

AutoCAD MEP 2011

# Manuel d'utilisation

The Autodesk logo is displayed in white text on a black rectangular background. The word "Autodesk" is written in a bold, sans-serif font, oriented vertically from bottom to top.

Mars 2010

© 2010 Autodesk, Inc. All Rights Reserved. Except as otherwise permitted by Autodesk, Inc., this publication, or parts thereof, may not be reproduced in any form, by any method, for any purpose.

Certain materials included in this publication are reprinted with the permission of the copyright holder.

#### Trademarks

The following are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and other countries: 3DEC (design/logo), 3December, 3December.com, 3ds Max, Algor, Alias, Alias (swirl design/logo), AliasStudio, AliasWavefront (design/logo), ATC, AUGI, AutoCAD, AutoCAD Learning Assistance, AutoCAD LT, AutoCAD Simulator, AutoCAD SQL Extension, AutoCAD SQL Interface, Autodesk, Autodesk Envision, Autodesk Intent, Autodesk Inventor, Autodesk Map, Autodesk MapGuide, Autodesk Streamline, AutoLISP, AutoSnap, AutoSketch, AutoTrack, Backburner, Backdraft, Built with ObjectARX (logo), Burn, Buzzsaw, CAiCE, Civil 3D, Cleaner, Cleaner Central, ClearScale, Colour Warper, Combustion, Communication Specification, Constructware, Content Explorer, Dancing Baby (image), DesignCenter, Design Doctor, Designer's Toolkit, DesignKids, DesignProf, DesignServer, DesignStudio, Design Web Format, Discreet, DWF, DWG, DWG (logo), DWG Extreme, DWG TrueConvert, DWG TrueView, DXF, Ecotect, Exposure, Extending the Design Team, Face Robot, FBX, Fempro, Fire, Flame, Flare, Flint, FMDesktop, Freewheel, GDX Driver, Green Building Studio, Heads-up Design, Heidi, HumanIK, IDEA Server, i-drop, ImageModeler, iMOUT, Incinerator, Inferno, Inventor, Inventor LT, Kaydara, Kaydara (design/logo), Kynapse, Kynogon, LandXplorer, Lustre, MatchMover, Maya, Mechanical Desktop, Moldflow, Moonbox, MotionBuilder, Movimento, MPA, MPA (design/logo), Moldflow Plastics Advisers, MPI, Moldflow Plastics Insight, MPX, MPX (design/logo), Moldflow Plastics Xpert, Mudbox, Multi-Master Editing, Navisworks, ObjectARX, ObjectDBX, Open Reality, Opticore, Opticore Opus, Pipeplus, PolarSnap, PortfolioWall, Powered with Autodesk Technology, Productstream, ProjectPoint, ProMaterials, RasterDWG, RealDWG, Real-time Roto, Recognize, Render Queue, Retimer, Reveal, Revit, Showcase, ShowMotion, SketchBook, Smoke, Softimage, SoftimageXSI (design/logo), Sparks, SteeringWheels, Stitcher, Stone, StudioTools, ToolClip, Topbase, Toxik, TrustedDWG, ViewCube, Visual, Visual LISP, Volo, Vtour, Wire, Wiretap, WiretapCentral, XSI, and XSI (design/logo).

#### Third Party Software Program Credits

ACIS Copyright© 1989-2001 Spatial Corp. Portions Copyright© 2002 Autodesk, Inc.

Flash® is a registered trademark of Macromedia, Inc. in the United States and/or other countries.

International CorrectSpell™ Spelling Correction System© 1995 by Lernout & Hauspie Speech Products, N.V. All rights reserved.

InstallShield™ 3.0. Copyright© 1997 InstallShield Software Corporation. All rights reserved.

PANTONE® Colors displayed in the software application or in the user documentation may not match PANTONE-identified standards. Consult current PANTONE Color Publications for accurate color. PANTONE Color Data and/or Software shall not be copied onto another disk or into memory unless as part of the execution of this Autodesk software product.

Portions Copyright© 1991-1996 Arthur D. Applegate. All rights reserved.

Portions of this software are based on the work of the Independent JPEG Group.

RAL DESIGN® RAL, Sankt Augustin, 2002

RAL CLASSIC® RAL, Sankt Augustin, 2002

Representation of the RAL Colors is done with the approval of RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. (RAL German Institute for Quality Assurance and Certification, re. Assoc.), D-53757 Sankt Augustin.

Typefaces from the Bitstream® typeface library copyright 1992.

Typefaces from Payne Loving Trust® 1996. All rights reserved.

Printed manual and help produced with Idiom WorldServer™.

WindowBlinds: DirectSkin™ OCX © Stardock®

AnswerWorks 4.0 ©; 1997-2003 WexTech Systems, Inc. Portions of this software © Vantage-Knexys. All rights reserved.

The Director General of the Geographic Survey Institute has issued the approval for the coordinates exchange numbered TKY2JGD for Japan Geodetic Datum 2000, also known as technical information No H1-N0.2 of the Geographic Survey Institute, to be installed and used within this software product (Approval No.: 646 issued by GSI, April 8, 2002).

Portions of this computer program are copyright © 1995-1999 LizardTech, Inc. All rights reserved. MrSID is protected by U.S. Patent No. 5,710,835. Foreign Patents Pending.

Portions of this computer program are Copyright ©; 2000 Earth Resource Mapping, Inc.

OSTN97 © Crown Copyright 1997. All rights reserved.

OSTN02 © Crown copyright 2002. All rights reserved.

OSGM02 © Crown copyright 2002, © Ordnance Survey Ireland, 2002.

FME Objects Engine © 2005 SAFE Software. All rights reserved.

AutoCAD 2009 is produced under a license of data derived from DIC Color Guide® from Dainippon Ink and Chemicals, Inc. Copyright © Dainippon Ink and Chemicals, Inc. All rights reserved.

#### Government Use

Use, duplication, or disclosure by the U.S. Government is subject to restrictions as set forth in FAR 12.212 (Commercial Computer Software-Restricted Rights) and DFAR 227.7202 (Rights in Technical Data and Computer Software), as applicable.

# Table des matières

<b>Chapitre 1</b>	<b>Nouvelles fonctionnalités de cette version</b>	<b>1</b>
	Améliorations de tube IRO	1
	Routage parallèle de tube IRO	2
	Améliorations de tuyauterie inclinée	4
	Autres améliorations de système de construction	6
<b>Chapitre 2</b>	<b>Passage d'AutoCAD à AutoCAD MEP</b>	<b>9</b>
	Comparaison de tâches AutoCAD et AutoCAD MEP	9
	Création de systèmes de construction	10
	Espaces de travail AutoCAD MEP	11
	Outils d'insertion	12
	Identification de calque	12
	Modification de systèmes de construction	13
	Mouvement associatif	13
	Poignées	15
	Accrochages	18
	Automatisation des tâches de conception	20
	Rubans spécifiques aux domaines	20
	Positionnement automatique	21
	Détection des interférences	21
	Vérification de la connectivité	21
	Utilisation des outils de dimensionnement et de calcul	22
	Outils de dimensionnement	22

Gestionnaire de circuits électriques . . . . .	23
Outils de plomberie . . . . .	23
Préférences de routage . . . . .	24
Conseils de correction de défauts . . . . .	25
Exactitude des documents de construction . . . . .	25
Vues en coupe . . . . .	25
Etiquetage . . . . .	26
Etiquetage et mise à l'échelle des annotations . . . . .	27
Symboles de positionnement . . . . .	28
Gestion du projet . . . . .	29
Nomenclatures . . . . .	29
Connaissances d'AutoCAD applicables à AutoCAD MEP . . . . .	30
Utilisation des commandes AutoCAD dans AutoCAD MEP . . . . .	31
ALIGN . . . . .	31
RESEAU . . . . .	32
COUPURE . . . . .	32
CHANFREIN . . . . .	33
COPIER . . . . .	33
EFFACER . . . . .	34
DECOMPOS . . . . .	34
PROLONGER . . . . .	35
RACCORD . . . . .	35
JOINDRE . . . . .	36
MODIFLONG . . . . .	37
CORRESPROP . . . . .	37
MIROIR . . . . .	38
DEPLACER . . . . .	38
DECALER . . . . .	39
PURGER . . . . .	39
ROTATION et 3DROTATION . . . . .	40
ECHELLE . . . . .	40
ETIRER . . . . .	41
AJUSTER . . . . .	41
Ressources d'aide . . . . .	42
<b>Chapitre 3 Mise en route . . . . .</b>	<b>43</b>
A propos d'AutoCAD MEP . . . . .	43
Flux de travail AutoCAD MEP . . . . .	44
Objets intelligents . . . . .	45
Emplacement des catalogues de composants . . . . .	46
Outils d'analyse . . . . .	47
Outils de gestion de projet . . . . .	48
Pour contacter Autodesk . . . . .	48
Obtenir de l'aide . . . . .	49
Formation . . . . .	49
Groupes de discussion . . . . .	50

Ressources supplémentaires . . . . .	50
Mise à jour d'AutoCAD MEP . . . . .	50
Domaine de dessin AutoCAD MEP 2011 . . . . .	50
Principes de l'espace de travail . . . . .	54
Espaces de travail par défaut d'AutoCAD MEP . . . . .	55
Création d'espaces de travail . . . . .	56
Passage d'un espace de travail à l'autre . . . . .	56
Paramètres de l'espace de travail . . . . .	57
Composants de l'espace de travail . . . . .	58
Ruban . . . . .	59
Affichage du ruban . . . . .	59
Utilisation du ruban . . . . .	60
Trouver les commandes dans l'espace de travail . . . . .	63
Onglets du ruban statiques . . . . .	66
Onglets contextuels . . . . .	72
Menu de l'application . . . . .	74
Accès au menu de l'application . . . . .	75
Utilisation du menu de l'application pour trouver des commandes . . . . .	75
Affichage des derniers documents ouverts dans le menu de l'application . . . . .	77
Affichage des documents ouverts dans le menu de l'application . . . . .	78
Modification du nombre de fichiers et d'options récemment utilisés dans le menu de l'application . . . . .	79
Barre d'outils d'accès rapide . . . . .	79
Menus contextuels . . . . .	80
Palettes d'outils . . . . .	82
Palette des propriétés . . . . .	82
Barre d'état de dessin . . . . .	83
Affichage et masquage d'options dans la barre d'état de la fenêtre de dessin . . . . .	85
Affichage et masquage de la barre d'état de la fenêtre de dessin . . . . .	85
Ligne de commande . . . . .	85
Barre d'état de l'application . . . . .	86
Affichage et masquage d'options dans la barre d'état de l'application . . . . .	89
Palette du navigateur du projet . . . . .	90
Recherche d'informations dans AutoCAD MEP . . . . .	91
Barre d'outils InfoCenter . . . . .	91
Menu d'aide . . . . .	92
Centre de communication . . . . .	93
Aide contextuelle de la touche F1 . . . . .	93
Info-bulles . . . . .	93
Info-bulles des options . . . . .	93

	Contrôle de l'affichage des info-bulles des options . . . . .	94
	Info-bulles des palettes et boîtes de dialogue . . . . .	95
	Info-bulles de survol des objets . . . . .	95
	Info-bulles de la palette des propriétés . . . . .	96
	Info-bulles des miniatures (aperçus) . . . . .	96
	Conseils de correction de défauts . . . . .	99
	Info-bulles des poignées d'objets . . . . .	100
	Utilisation de l'espace objet et de l'espace papier . . . . .	101
	Personnalisation de l'affichage des objets MEP . . . . .	102
	Utilisation de l'affichage personnalisé . . . . .	103
<b>Chapitre 4</b>	<b>Tâches de base liées aux dessins . . . . .</b>	<b>105</b>
	Préférences de dessin . . . . .	105
	A propos des préférences de positionnement . . . . .	105
	Préférences d'initialisation . . . . .	106
	Spécification des emplacements des catalogues de composants et des contenus basés sur des styles . . . . .	106
	Règles de positionnement . . . . .	109
	Définition des élévations de système . . . . .	112
	Configuration des paramètres d'info-bulles . . . . .	113
	Accrochages d'AutoCAD MEP . . . . .	114
	Équipement mécanique, électrique et de plomberie dans MEP . . . . .	117
	A propos de l'équipement électrique . . . . .	119
	A propos de l'équipement de plomberie . . . . .	120
	A propos de l'équipement mécanique (HVAC) . . . . .	121
	A propos des équipements de plomberie et appareils . . . . .	121
	Utilisation de contenus basés sur des catalogues . . . . .	122
	Stockage et référence des composants de catalogue . . . . .	125
	Définition des composants de catalogue . . . . .	127
	Tailles de composant . . . . .	127
	Composants par défaut . . . . .	130
	Importation d'un composant de construction dans AutoCAD MEP . . . . .	131
	Utilisation de contenus basés sur un style . . . . .	133
	Stockage et référence des contenus basés sur les styles . . . . .	134
	Vues orthogonales et isométriques d'un contenu basé sur un style . . . . .	135
	Utilisation des palettes d'outils . . . . .	137
	Ouverture du jeu de palettes d'outils . . . . .	139
	Changement du groupe actif dans le jeu de palettes d'outils . . . . .	139
	Modification de l'aspect du jeu de palettes d'outils . . . . .	140
	Ancrage du jeu de palettes d'outils . . . . .	140
	Masquage du jeu de palettes d'outils . . . . .	141
	Réglage du niveau de transparence du jeu de palettes d'outils . . . . .	141

Modification de l'aspect des outils . . . . .	143
Utilisation de la palette des propriétés . . . . .	144
Ouverture de la palette des propriétés . . . . .	144
Modification des propriétés d'objet à l'aide de la palette des propriétés . . . . .	145
Modification des propriétés d'affichage à l'aide de la palette des propriétés . . . . .	145
Modification de l'aspect de la palette des propriétés . . . . .	146
Ancrage de la palette des propriétés . . . . .	146
Masquage de la palette des propriétés . . . . .	146
Réglage du niveau de transparence de la palette des propriétés . . . . .	146
Utilisation des systèmes . . . . .	147
A propos des groupes de systèmes . . . . .	150
Création de systèmes . . . . .	151
Spécification des règles de conception d'un système . . . . .	153
Spécification du style de montée/descente d'un système . . . . .	155
Spécification des propriétés d'affichage d'un système . . . . .	156
Ajout de notes et de fichiers à un système . . . . .	157
Copie de systèmes entre des dessins . . . . .	158
Purge des systèmes . . . . .	160
Conception de systèmes de routage parallèle . . . . .	162
Sélection d'une configuration d'affichage . . . . .	162
Principes de fonctionnement des objets . . . . .	163
Types d'objet . . . . .	165
Sélection d'objets . . . . .	168
Filtrage d'objets . . . . .	170
Justification d'objets . . . . .	173
Mise en correspondance des propriétés de composant . . . . .	176
Mise en correspondance des propriétés de style et d'affichage . . . . .	182
Utilisation d'objets connectés . . . . .	184
Affichage des détails de la connexion . . . . .	186
Modification d'objets connectés le long d'une conduite . . . . .	188
Utilisation des ancrages . . . . .	190
Attachement d'objets avec un ancrage à une courbe . . . . .	191
Attachement d'objets avec un système d'ancrage à un système . . . . .	193
Attachement d'objets avec un ancrage de référence . . . . .	193
Rotation d'objets attachés avec un ancrage à une courbe . . . . .	194
Suppression de l'ancrage des objets . . . . .	195
Ancrages de composant . . . . .	196
Utilisation de la boussole . . . . .	197

Personnalisation de l'affichage de la boussole . . . . .	199
Conception à l'aide des poignées et de la saisie dynamique . . . . .	200
Saisie dynamique . . . . .	201
Info-bulles des poignées . . . . .	202
Contraintes des poignées . . . . .	203
Poignées de déclenchement . . . . .	203
Modes d'édition des poignées . . . . .	204
Dessin de la direction du flux . . . . .	205
Régénération d'un modèle AutoCAD MEP . . . . .	208
Affichage des propriétés de composant . . . . .	208
Informations de base sur les composants . . . . .	209
Affectation de système aux composants et aux connexions . . . . .	210
Styles de composant . . . . .	210
Détails des propriétés de composant . . . . .	212
Emplacement des composants . . . . .	213
<b>Chapitre 5 Utilisation des projets . . . . .</b>	<b>215</b>
Utilisation de la fonction de gestion de projet global . . . . .	215
Etablissement des normes du projet . . . . .	217
Normes de calques AutoCAD MEP . . . . .	219
Présentation des normes de calques . . . . .	220
Normes de calques . . . . .	220
Styles d'identificateurs de calques et identificateurs de calques . . . . .	221
Dessin de normes de calques . . . . .	222
Gestionnaire des propriétés des calques . . . . .	222
Spécification de la norme de calque et du style d'identificateur de calque . . . . .	223
Accès aux styles d'identificateurs de calques et aux identificateurs de calques . . . . .	224
Modes d'affichage dans AutoCAD MEP . . . . .	225
Structure du système d'affichage . . . . .	225
Représentations d'affichage . . . . .	228
Jeux de paramètres d'affichage . . . . .	231
Configurations d'affichage . . . . .	232
Hiérarchie du contrôle d'affichage . . . . .	235
Gestion des paramètres d'affichage par défaut au cours de la préparation du projet . . . . .	237
Configuration des paramètres d'affichage en cours de conception . . . . .	240
Affichage d'objets basé sur l'élévation . . . . .	242
Processus d'affichage des objets basés sur l'élévation . . . . .	245
Activation des composants d'affichage basés sur l'élévation . . . . .	246
Spécification du plan de coupe et l'intervalle d'affichage pour une configuration d'affichage . . . . .	247



Configuration des composants d'affichage basés sur l'élévation . . . . .	249
Modification des composants d'affichage basés sur l'élévation dans la palette des propriétés . . . . .	250
Remplacement du plan de coupe . . . . .	252
Affichage des objets masqués dans les vues en plan 2D . . . . .	254
Configuration de l'affichage d'un écart entre intersections d'objets . . . . .	254
Modification des lignes cachées des objets . . . . .	256
Affichage des traits d'axe sur les gaines . . . . .	256
Affichage d'un motif de hachures visant à identifier un système de gaine . . . . .	259
Affichage d'objets par classification . . . . .	260
Ajout de graphiques personnalisés en tant que composant d'affichage . . . . .	261
Résolution des problèmes d'affichage des objets . . . . .	262
Gabarits AutoCAD MEP . . . . .	263
Gabarits de dessin par défaut . . . . .	263
Création d'un gabarit personnalisé à partir d'un gabarit ou d'un dessin . . . . .	265
Création d'un gabarit personnalisé . . . . .	266
Utilisation de dessins référencés . . . . .	267
Attachement ou superposition des références externes . . . . .	269
Rechargement des références externes . . . . .	270
Délimitation des références externes . . . . .	270
Modification des configurations d'affichage des Xréfs . . . . .	272

<b>Chapitre 6 Dessin de systèmes de chauffage, ventilation et climatisation . . . . .</b>	<b>275</b>
Présentation des systèmes HVAC . . . . .	275
Procédures . . . . .	276
Procédure de système mécanique . . . . .	277
Procédure du système de gaines . . . . .	278
Procédure d'utilisation des espaces pour l'analyse des charges . . . . .	279
Processus de calcul des tailles de gaines pour l'optimisation des conceptions de systèmes de gaines . . . . .	281
Paramètres du système de chauffage, ventilation et climatisation . . . . .	282
Définitions de système de gaines . . . . .	282
Dessin de réseau de gaines . . . . .	283
Longueurs de gaine flexibles . . . . .	285
Positionnement automatique . . . . .	286
Systèmes de gaines à plusieurs étages dans les dessins référencés . . . . .	287

Piquages . . . . .	289
Accrochages de gaine . . . . .	289
Poignées d'ajout de gaine . . . . .	289
Poignées d'ajout . . . . .	289
Poignées de modification d'une longueur de gaine . . . . .	291
Verrouillage de l'élévation de gaine . . . . .	302
Méthodes et outils de dimensionnement de la gaine . . . . .	302
Méthodes de dimensionnement de la gaine . . . . .	303
Outils de dimensionnement de la gaine . . . . .	304
Dimensionnement du système de gaines . . . . .	305
Dimensionnement en temps réel . . . . .	305
Configuration des paramètres de système de gaines . . . . .	306
Configuration des préférences de positionnement de gaine . . . . .	307
Configuration de la justification pour l'insertion d'une gaine . . . . .	307
Configuration d'une gaine inclinée . . . . .	308
Coupure des gaines à intervalles réguliers lors du positionnement . . . . .	309
Configuration de l'affichage des aubes directrices et des brides . . . . .	310
Configuration des préférences de gaine flexible . . . . .	311
Configuration des préférences de composants de gaines . . . . .	312
Configuration des connexions de gaine . . . . .	314
Application d'isolation ou de revêtement sur une gaine . . . . .	315
Application d'une étiquette ou d'un indicateur de direction du flux à des gaines . . . . .	315
Configuration des définitions de système de gaines . . . . .	317
Création d'une définition d'un système de gaine . . . . .	317
Spécification du mode de calcul de la taille de la gaine . . . . .	318
Création d'un système de gaine . . . . .	319
Ajout d'équipement HVAC . . . . .	320
Placement d'une pièce à vues multiples de gaine dans un dessin . . . . .	320
Ajout de composants intégrés dans les gaines . . . . .	321
Configuration des composants mécaniques pour analyse . . . . .	321
Ajout de gaine . . . . .	322
Dessin d'une longueur de gaine . . . . .	322
Ajout de gaines à l'aide des poignées . . . . .	329
Dessin d'une longueur de gaine verticale . . . . .	330
Dessin d'une gaine 1D . . . . .	330
Calcul des tailles de gaines dans un système de gaine . . . . .	333
Ajout manuel d'un raccord de gaine . . . . .	336

Dessin d'une gaine flexible . . . . .	338
Ajout d'une longueur de gaine parallèle . . . . .	339
Décalage de la gaine par rapport à la géométrie existante . . . . .	340
Dessin d'une gaine inclinée . . . . .	341
Utilisation du verrouillage de l'élévation . . . . .	342
Connexion des gaines via les dessins de référence . . . . .	342
Ajout d'un piquage à une gaine . . . . .	343
Conversion d'une ligne en une gaine . . . . .	347
Conversion d'une polyligne, d'une ligne, d'un arc ou d'une spline en gaine flexible . . . . .	347
Ajout d'aubes directrices aux raccords . . . . .	348
Création d'un raccord de gaine personnalisé . . . . .	350
Utilisation de la boîte de dialogue Taille de composant introuvable . . . . .	352
Ajout d'une étiquette ou d'un indicateur de direction du flux à une gaine . . . . .	353
Ajout d'un motif de hachures visant à identifier un système de gaine . . . . .	354
Utilisation des espaces pour l'analyse de charge . . . . .	355
Spécification des styles d'espaces . . . . .	355
Configuration des styles d'espaces . . . . .	356
Affichage des définitions de classification des densités d'occupation et des débits d'air . . . . .	358
Configuration des styles de zones . . . . .	359
Ajout d'espaces à un plan d'étage . . . . .	359
Recommandations pour les plans d'étage . . . . .	359
Modélisation des ouvertures dans les espaces . . . . .	361
Modélisation des types de surfaces dans les espaces . . . . .	361
Ajout de données d'ingénierie aux espaces . . . . .	361
Association de jeux de propriétés à des zones . . . . .	365
Attache d'espaces à des zones . . . . .	366
Exportation de zones pour l'analyse des charges . . . . .	367
Etude des espaces et des zones . . . . .	368
Importation des résultats liés à l'analyse des charges . . . . .	370
Utilisation des données calculées relatives aux espaces et aux zones . . . . .	371
Calcul des tailles de gaines pour l'optimisation des conceptions de systèmes de gaines . . . . .	372
Spécification des types de raccords ASHRAE . . . . .	373
Points à prendre en considération avant l'exportation des données du système de gaines . . . . .	374
Exportation de données du système de gaines . . . . .	376
Importation des données de système optimisées . . . . .	376
Redimensionnement d'un système . . . . .	377
Modification d'un système de gaines . . . . .	379

Modification des composants à l'aide des poignées . . . . .	379
Déplacement de composants de gaine à l'aide de poignées d'emplacement . . . . .	379
Modification de l'élévation des composants et des gaines de chauffage, ventilation, climatisation . . . . .	380
Extension d'un segment de gaine . . . . .	382
Rotation de composants de gaines . . . . .	383
Modification d'équipement HVAC . . . . .	384
Modification de l'emplacement d'une pièce à vues multiples de chauffage, ventilation, climatisation . . . . .	384
Modification d'équipement HVAC . . . . .	385
Modification d'un composant à ajuster à un autre composant . . . . .	386
Modification des informations d'annotation de flux pour les régulateurs d'air . . . . .	387
Modification des valeurs du débit affectées à un composant . . . . .	388
Modification du système associé à la connexion d'un composant . . . . .	388
Modification de la gaine . . . . .	388
Modification de la forme ou de la taille d'une gaine . . . . .	389
Modification du système associé à la connexion d'une gaine . . . . .	391
Coupure ou fusion des segments de gaine . . . . .	391
Modification de la forme ou du sous-type d'un raccord de gaine . . . . .	393
Modification de la position du piquage d'un raccord de gaine . . . . .	394
Modification du positionnement d'une gaine flexible en spline . . . . .	395
Déplacement d'un piquage excentré . . . . .	396
Modification d'un raccord personnalisé . . . . .	398
Modification des aubes directrices . . . . .	398
Modification de l'isolation ou du revêtement sur une gaine ou un raccord . . . . .	400
Vérification de la connectivité dans un système de gaines . . . . .	401
Modification d'une étiquette . . . . .	402
<b>Chapitre 7 Dessin de systèmes de tuyauterie . . . . .</b>	<b>407</b>
Présentation des systèmes de tuyauterie . . . . .	407
Processus de création d'un système de tuyauterie . . . . .	407
Préférences de routage de tuyau . . . . .	409
Positionnement automatique . . . . .	413
Solutions de routage . . . . .	414
Instructions relatives aux solutions de positionnement contraint . . . . .	416

Tuyauterie inclinée . . . . .	417
Définitions de systèmes de tuyauterie . . . . .	420
Affichages de systèmes de tuyauterie . . . . .	421
Affichage 1D . . . . .	422
Affichage graphique 1D . . . . .	423
Affichage 2D . . . . .	424
Affichage du trait d'axe des coudes . . . . .	424
Composants de mannequin . . . . .	425
Catalogue des composants de tuyau . . . . .	426
Poignées de tuyau . . . . .	429
Poignées d'ajout . . . . .	430
Poignées de modification d'une conduite de tuyau . . . . .	432
Connexions de tuyaux . . . . .	444
Connexions tuyau . . . . .	444
Affectations de connexion . . . . .	445
Types de connexion pour les tuyaux et les raccords de tuyauterie . . . . .	446
Raccords mâle-femelle et direction de joint . . . . .	448
Joints des tuyaux . . . . .	450
Longueur de tuyau et longueur de coupe . . . . .	451
Accrochages aux tuyaux . . . . .	454
Verrouillage de l'élévation de tuyau . . . . .	455
Configuration des paramètres de système de tuyauterie . . . . .	457
Configuration des préférences de routage . . . . .	457
Création ou copie d'une préférence de routage . . . . .	457
Configuration des propriétés d'une préférence de routage . . . . .	458
Configuration des intervalles de taille . . . . .	459
Suppression d'une préférence de routage . . . . .	461
Configuration des définitions de systèmes . . . . .	461
Création d'une définition de système . . . . .	461
Configuration des définitions de système pour 1D, 2D ou graphique 1D . . . . .	462
Configuration des graphiques pour l'affichage 1D de tuyaux . . . . .	464
Configuration de l'affichage du trait d'axe des coudes . . . . .	466
Création d'un système de tuyauterie . . . . .	466
Palette Propriétés du tuyau (mode d'ajout) . . . . .	467
Propriétés de base . . . . .	468
Propriétés avancées . . . . .	472
Ajout d'équipement de tuyauterie . . . . .	476
Placement d'une pièce à vues multiples de tuyau dans un dessin . . . . .	476
Ajout de composants intégrés dans le tuyau . . . . .	477
Ajout d'un tuyau . . . . .	477
Ajout de tuyaux à partir de la palette d'outils . . . . .	478

Configuration des propriétés de tuyauterie de base . . . . .	479
Configuration des préférences de positionnement de tuyau . . . . .	481
Configuration de la justification pour l'insertion d'un tuyau . . . . .	487
Spécification de la longueur de coupe . . . . .	487
Dessin d'une conduite . . . . .	488
Ajout de tuyaux à l'aide des poignées d'ajout . . . . .	494
Sélection manuelle des composants au cours du positionnement . . . . .	496
Utilisation des solutions de routage pour raccorder des objets . . . . .	501
Ajout manuel d'un raccord de tuyauterie . . . . .	502
Création d'un raccord de tuyauterie personnalisé . . . . .	504
Dessin d'une tuyauterie inclinée . . . . .	506
Dessin d'une conduite flexible . . . . .	508
Ajout d'une conduite de tuyau parallèle à l'aide de décalages . . . . .	510
Décalage du tuyau par rapport à la géométrie existante . . . . .	512
Verrouillage de l'élévation d'un tuyau en cours de dessin . . . . .	514
Ajout d'un piquage à un tuyau . . . . .	514
Ajout d'une isolation au tuyau . . . . .	516
Ajout d'étiquettes ou d'indicateurs de direction du flux au tuyau . . . . .	517
Conversion d'une polyligne en tuyau flexible . . . . .	519
Modification d'un système de tuyauterie . . . . .	519
Palette Propriétés du tuyau (mode de modification) . . . . .	519
Propriétés de base . . . . .	520
Propriétés avancées . . . . .	522
Modification des composants de tuyau à l'aide des poignées . . . . .	523
Déplacement de composants de tuyau à l'aide de poignées d'emplacement . . . . .	524
Modification de l'élévation des composants de tuyau . . . . .	525
Rotation des composants de tuyau . . . . .	526
Modification de la longueur d'un segment de tuyau . . . . .	527
Modification d'équipement de tuyauterie . . . . .	528
Modification de l'emplacement ou de l'élévation d'une pièce à vues multiples . . . . .	529
Modification d'équipement de tuyauterie . . . . .	530
Mise en correspondance d'une pièce à vues multiples d'un type à un autre . . . . .	532
Modification du facteur K . . . . .	532

	Modification du système d'une connexion de pièce à vues multiples . . . . .	532
	Modification d'un tuyau . . . . .	533
	Modification de la préférence de routage et de la taille nominale . . . . .	533
	Modification de l'emplacement d'un tuyau ou d'un raccord . . . . .	534
	Coupure ou fusion des segments de tuyau . . . . .	535
	Verrouillage de la taille d'un tuyau ou d'un raccord . . . . .	537
	Modification du système associé à un tuyau . . . . .	538
	Modification d'un raccord de tuyauterie . . . . .	538
	Modification du positionnement d'un tuyau flexible . . . . .	539
	Modification d'une isolation au niveau d'une conduite ou d'un raccord . . . . .	539
	Vérification de la connectivité dans un système de tuyauterie . . . . .	540
	Modification d'une étiquette ou d'un indicateur de direction du flux . . . . .	541
<b>Chapitre 8</b>	<b>Dessin de systèmes de chauffage rayonnant . . . . .</b>	<b>545</b>
	Présentation des systèmes de chauffage rayonnant . . . . .	545
	Création de composants de radiateur . . . . .	546
	Utilisation d'un programme de calcul pour l'ajout de radiateurs . . . . .	548
	Ajout de radiateurs à l'aide des données calculées . . . . .	549
	Règles de mise à jour des radiateurs existants . . . . .	552
	Exportation des informations de dessin pour l'analyse . . . . .	552
	Conception de systèmes de chauffage rayonnant . . . . .	553
	Ajout d'une pièce à vues multiples de type radiateur . . . . .	554
	Modification d'une pièce à vues multiples de type radiateur . . . . .	557
	Robinets de radiateur . . . . .	558
	Ajout d'un robinet de radiateur . . . . .	558
	Modification d'un robinet de radiateur . . . . .	559
	Déplacement d'un robinet de radiateur . . . . .	560
	Connexion de pièces à vues multiples à l'aide des poignées d'alignement . . . . .	561
	Création de conduites de tuyaux pour les radiateurs . . . . .	563
	Ajout de tuyaux parallèles sur un système de chauffage rayonnant . . . . .	565
	Correction d'un conflit de routage entre tuyaux parallèles . . . . .	569
	Connexion de plusieurs radiateurs à des tuyaux parallèles . . . . .	569
	Correction de l'échec d'une connexion de radiateur . . . . .	571
<b>Chapitre 9</b>	<b>Dessin de systèmes électriques . . . . .</b>	<b>573</b>
	Présentation des systèmes électriques . . . . .	573

Processus de conception d'un système électrique . . . . .	573
Définition des impératifs du projet . . . . .	574
Conception du projet de système électrique . . . . .	575
Circuits . . . . .	577
Base de données de projet d'équipement électrique . . . . .	578
Gestionnaire de circuits . . . . .	578
Types de système des circuits . . . . .	580
Composants d'un système électrique . . . . .	581
Appareils . . . . .	581
Tableaux de distribution . . . . .	582
Fils . . . . .	583
Accrochage de systèmes électriques et de systèmes de câbles . . . . .	584
Chemins de câbles et tubes IRO . . . . .	585
Améliorations du positionnement des conduites de tube IRO . . . . .	587
Préférences de routage de tube IRO . . . . .	588
Palette des propriétés du tube IRO . . . . .	590
Contrôle de l'aspect et du comportement des objets des conceptions de système électrique . . . . .	596
Création de définitions de systèmes électriques . . . . .	597
Création de définitions de catégorie de charge . . . . .	598
Configuration des préférences de système électrique . . . . .	600
Spécification des définitions des tensions . . . . .	600
Configuration des options de circuits . . . . .	601
Spécification d'un fichier de base de données de projet d'équipement électrique . . . . .	603
Configuration du style d'appareil . . . . .	604
Spécification des règles de conception des styles d'appareil . . . . .	604
Configuration des connexions des styles d'appareil . . . . .	605
Spécification des classifications des styles d'appareil . . . . .	608
Configuration des styles des tableaux de distribution . . . . .	611
Spécification des règles de conception des styles de tableau de distribution . . . . .	611
Configuration des connexions des styles de tableau de distribution . . . . .	613
Configuration des styles de fils . . . . .	614
Définition des spécifications de conception des styles de fils . . . . .	614
Spécification d'annotation pour les styles de fils . . . . .	616
Configuration des préférences de positionnement de chemin de câbles et de tube IRO . . . . .	619
Spécification de l'alignement des chemins de câbles . . . . .	620
Spécification de la pente des chemins de câbles . . . . .	621



Coupure des chemins de câbles à intervalles réguliers . . . . .	622
Spécification de l'annotation des chemins de câbles . . . . .	622
Spécification des composants par défaut des chemins de câbles . . . . .	624
Configuration des connexions d'un chemin de câbles . . . . .	625
Configuration des préférences de positionnement de tube IRO . . . . .	626
Utilisation des circuits . . . . .	627
Utilisation d'une base de données de projet d'équipement électrique . . . . .	628
Fonctionnement de la base de données de projet d'équipement électrique . . . . .	628
Création d'une base de données de projet d'équipement électrique . . . . .	630
Liaison d'un dessin à la base de données du projet d'équipement électrique . . . . .	631
Rechargement de la base de données du projet d'équipement électrique . . . . .	633
Suppression de la liaison d'un dessin à la base de données du projet d'équipement électrique . . . . .	635
Utilisation des circuits . . . . .	635
Création de circuits à l'aide du gestionnaire de circuits . . . . .	636
Configuration d'un circuit . . . . .	638
Affichage des détails dans le gestionnaire des circuits . . . . .	640
Liaison de tableaux de distribution . . . . .	641
Gestion des circuits dans un projet . . . . .	644
Création de systèmes électriques . . . . .	645
Ajout d'appareils . . . . .	645
Configuration des connexions d'un appareil . . . . .	652
Exemple : alignement d'un appareil sur une géométrie de plan d'étage . . . . .	659
Exemple : ajout d'appareils à des intervalles de distance spécifiques . . . . .	661
Exemple : ajout d'un nombre d'appareils spécifique . . . . .	664
Exemple : insertion d'un appareil sur un fil . . . . .	667
Ajout de tableaux de distribution . . . . .	668
Exemple : alignement d'un tableau de distribution sur une géométrie de plan d'étage . . . . .	678
Copie d'appareils et de tableaux de distribution . . . . .	679
Exemple : copie d'un appareil . . . . .	682
Exemple : copie d'un tableau de distribution . . . . .	683
Ajout de fils . . . . .	685
Dessin ou génération de fils . . . . .	685

Dessin d'une flèche de renvoi . . . . .	694
Création d'un fil à partir d'une polyligne . . . . .	695
Ajout d'équipements électriques . . . . .	696
Ajout de chemins de câbles et de tubes IRO . . . . .	698
Dessin d'une conduite de chemin de câbles ou de tube IRO . . . . .	701
Ajout de tubes IRO ou de chemins de câbles à l'aide des poignées . . . . .	706
Ajout d'une branche de chemin de câbles ou de tube IRO . . . . .	708
Dessin d'une conduite de tube IRO parallèle . . . . .	710
Ajout manuel de raccords de chemin de câbles ou de tube IRO . . . . .	716
Vérification des systèmes électriques . . . . .	718
Calcul de la taille des fils à l'aide du gestionnaire de circuits . . . . .	718
Affichage des informations de circuit . . . . .	719
Vérification de la charge des circuits . . . . .	720
Génération d'un rapport sur le circuit . . . . .	721
Affichage des circuits du circuit . . . . .	722
Affichage des objets raccordés . . . . .	723
Affichage de la puissance totale . . . . .	724
Modification des systèmes électriques . . . . .	724
Modification des circuits . . . . .	724
Déplacement de circuits et gestion de la demande de charge . . . . .	725
Modification des propriétés d'un circuit . . . . .	726
Suppression de circuits . . . . .	727
Déplacement d'appareils et de tableaux de distribution . . . . .	728
Déplacement d'un appareil ou d'un tableau de distribution . . . . .	728
Modification des propriétés des appareils . . . . .	733
Modification des propriétés d'un tableau de distribution . . . . .	742
Modification des fils . . . . .	746
Modification du positionnement des fils . . . . .	746
Modification des propriétés des fils . . . . .	747
Déplacement des repères sur les fils . . . . .	750
Inversion des repères définis sur les fils . . . . .	750
Modification des équipements électriques . . . . .	751
Modification de chemins de câbles et de tubes IRO . . . . .	753
Modification du positionnement d'une conduite de chemin de câbles ou de tube IRO . . . . .	753
Modification du système d'une conduite de chemin de câbles ou de tube IRO . . . . .	754

Modification de l'élévation d'une conduite de chemin de câbles ou de tube IRO . . . . .	755
Modification de la taille d'une conduite de chemin de câbles ou de tube IRO . . . . .	756
Modification de la longueur des segments de chemin de câbles ou de tube IRO . . . . .	757
Coupure et fusion des segments de chemin de câbles ou de tube IRO . . . . .	762
Modification d'un raccord de chemin de câbles ou de tube IRO . . . . .	763
Rotation de raccords de chemin de câbles ou de tube IRO . . . . .	765
Annotation des dessins de système électrique . . . . .	767
Ajout d'étiquettes à un fil, à un tube IRO et à un chemin de câbles . . . . .	768
A propos des nomenclatures de tableaux . . . . .	768
Ajout d'annotation et de nomenclatures aux appareils . . . . .	772
Génération de nomenclatures de tableaux . . . . .	773
Mise à jour des nomenclatures de tableaux . . . . .	779
Exportation d'une nomenclature de tableaux au format Excel . . . . .	779
Création de styles de table de nomenclature de tableaux . . . . .	781
<b>Chapitre 10 Dessin de systèmes de plomberie . . . . .</b>	<b>783</b>
Processus de conception d'un système de plomberie . . . . .	783
Présentation des systèmes de plomberie . . . . .	785
Conduites et lignes de plomberie . . . . .	785
Définitions de systèmes de plomberie . . . . .	787
Raccords de plomberie . . . . .	787
Mouvement associatif . . . . .	788
Mouvement d'un segment de ligne de plomberie . . . . .	788
Mouvement d'une pièce à vues multiples . . . . .	789
Poignées de plomberie . . . . .	791
Poignées d'ajout à une conduite de plomberie . . . . .	791
Poignées de modification d'une conduite de plomberie . . . . .	793
Angles ordonnée/abscisse et pente . . . . .	799
Débit par appareil . . . . .	799
Calculs . . . . .	800
Tables de dimensionnement des lignes de plomberie . . . . .	800
Personnalisation du contenu de plomberie . . . . .	803
Création de contenu basé sur des styles . . . . .	803
Création de contenu basé sur des catalogues . . . . .	804
Configuration des définitions de systèmes de plomberie . . . . .	804

Création d'une définition de système de plomberie . . . . .	804
Spécification des raccords par défaut d'une définition de système de plomberie . . . . .	805
Configuration de tables des débits par appareil . . . . .	807
Application d'un débit d'appareil par défaut . . . . .	807
Création d'une table des débits par appareil . . . . .	808
Importation d'une table des débits par appareil dans un dessin . . . . .	808
Spécification des tables de dimensionnement des lignes de plomberie . . . . .	809
Configuration de styles de lignes et de raccords de plomberie . . . . .	810
Spécification d'annotation pour un style de ligne de plomberie . . . . .	810
Spécification des tailles standard pour un style de ligne de plomberie . . . . .	812
Spécification du type et du sous-type d'un style de raccord de plomberie . . . . .	813
Connexions d'un style de raccord de plomberie . . . . .	813
Spécifications des préférences de plomberie pour les étiquettes et les indicateurs de direction du flux . . . . .	815
Création de systèmes de plomberie . . . . .	816
Ajout d'équipements de plomberie et d'appareils sanitaires . . . . .	816
Ajout de lignes de plomberie . . . . .	818
Dessin d'une conduite de plomberie à partir d'équipements ou d'appareils . . . . .	819
Dessin d'une conduite de plomberie à l'aide de poignées d'ajout . . . . .	820
Dessin d'une conduite de plomberie . . . . .	822
Création d'une conduite de plomberie à partir d'une polyligne . . . . .	823
Connexion de lignes de plomberie à différents niveaux d'élévation . . . . .	824
Remplacement des raccords de plomberie par défaut d'une conduite donnée . . . . .	825
Ajout manuel de raccords de plomberie . . . . .	827
Ajout d'une boucle d'extension à une conduite de plomberie . . . . .	828
Modification de systèmes de plomberie . . . . .	829
Modification des équipements de plomberie et des appareils sanitaires . . . . .	829
Calcul de la pente d'une ligne de plomberie . . . . .	832
Modification de lignes et de raccords de plomberie à l'aide de poignées . . . . .	835
Déplacement de lignes et de raccords de plomberie . . . . .	835
Modification de la longueur des lignes de plomberie . . . . .	836

Rotation des raccords de plomberie . . . . .	838
Modification de lignes et de raccords de plomberie . . . . .	838
Modification du système associé à une ligne ou à un raccord de plomberie . . . . .	838
Déviation du flux d'une conduite de plomberie . . . . .	839
Modification de l'élévation d'une ligne ou d'un raccord de plomberie . . . . .	840
Modification des coordonnées d'emplacement d'une ligne ou d'un raccord de plomberie . . . . .	841
Modification de la taille nominale d'un segment de ligne de plomberie . . . . .	842
Modification du style d'une ligne ou d'un raccord de plomberie . . . . .	842
Calcul de la taille des canalisations d'amenée . . . . .	843
Définition de la taille des canalisations d'amenée . . . . .	844
Vérification des résultats du dimensionnement des canalisations d'amenée . . . . .	846
Calculs de la conduite la plus longue . . . . .	846
Calculs au niveau du composant sélectionné . . . . .	848
Calcul des dimensions des lignes de plomberie par le logiciel . . . . .	853
Calcul de la taille des canalisations sanitaires . . . . .	854
Présentation du processus de dimensionnement des canalisations sanitaires . . . . .	854
Dimensionnement d'une branche sanitaire . . . . .	855
Dimensionnement d'un décalage sanitaire . . . . .	856
Dimensionnement d'une pile sanitaire . . . . .	858
Définition de la taille des canalisations sanitaires . . . . .	858
Définition de la taille des canalisations sanitaires pour plusieurs étages . . . . .	860
Vérification des résultats du dimensionnement des canalisations sanitaires . . . . .	862
<b>Chapitre 11 Dessin de diagrammes schématiques . . . . .</b>	<b>867</b>
A propos des diagrammes schématiques . . . . .	868
Lignes schématiques . . . . .	869
Symboles schématiques . . . . .	870
Dessin en mode orthogonal . . . . .	871
Dessin en mode isométrique . . . . .	872
Personnalisation du contenu schématique . . . . .	873
Configuration des paramètres schématiques . . . . .	874
Création de définitions de systèmes schématiques . . . . .	874
Configuration des styles de lignes schématiques . . . . .	875
Définition des désignations de styles de lignes schématiques . . . . .	876

Spécification d'annotation pour les styles de lignes schématiques . . . . .	877
Création d'un diagramme schématique . . . . .	880
Ajout de lignes schématiques en mode orthogonal . . . . .	880
Ajout de symboles schématiques en mode orthogonal . . . . .	883
Ajout de lignes schématiques en mode isométrique . . . . .	886
Ajout de symboles schématiques en mode isométrique . . . . .	889
Ajout de lignes schématiques à l'aide des poignées . . . . .	894
Création d'une ligne schématique à partir d'une ligne, d'un arc ou d'une polyligne AutoCAD . . . . .	895
Modification d'un diagramme schématique . . . . .	895
Mouvement associatif . . . . .	896
Modification des propriétés d'une ligne schématique . . . . .	896
Modification des propriétés d'un symbole schématique . . . . .	897
Déplacement de lignes schématiques . . . . .	899
Déplacement de symboles schématiques . . . . .	902
Modification de la longueur des lignes schématiques . . . . .	904
Rotation de symboles schématiques . . . . .	905
Rotation de symboles orthogonaux . . . . .	905
Rotation de symboles isométriques . . . . .	906
Redimensionnement de symboles schématiques . . . . .	909
Redimensionnement à l'aide du facteur d'échelle . . . . .	909
Redimensionnement avec une référence . . . . .	910
Redimensionnement à l'aide de poignées . . . . .	911
<b>Chapitre 12 Création de documents de construction . . . . .</b>	<b>913</b>
Processus de création de documents de construction . . . . .	913
Création de documents de construction . . . . .	914
Annotation . . . . .	915
Mise à l'échelle des annotations . . . . .	915
Styles d'étiquette . . . . .	925
Étiquettes . . . . .	933
Ajout de symboles d'annotation à partir de DesignCenter . . . . .	935
Étiquettes de composant . . . . .	936
Ajout d'une étiquette . . . . .	937
Modification des données de jeux de propriétés d'un composant . . . . .	939
Utilisation des repères de composants et des nomenclatures . . . . .	941
Utilisation des repères de composants et des nomenclatures . . . . .	942
Nomenclatures . . . . .	945
Ajout d'une nomenclature . . . . .	945
Liaison d'une nomenclature à un dessin externe . . . . .	946
Création d'une nomenclature de tableau électrique . . . . .	948

Mise à jour d'une nomenclature . . . . .	948
Exportation d'une table de nomenclature vers une feuille de calcul . . . . .	949
Vues . . . . .	949
Création d'une vue générale . . . . .	950
Création d'une vue de détail . . . . .	951
Création d'une vue en coupe . . . . .	953
Création d'une vue d'élévation . . . . .	957
Mise à jour d'une vue en coupe ou d'une vue d'élévation . . . . .	961
Feuilles . . . . .	962
Création d'une feuille . . . . .	962
Création d'une page de garde . . . . .	964
Définition de l'ordre des feuilles dans le jeu de feuilles . . . . .	965
Publication d'un jeu de feuilles au format DWF™ . . . . .	965
Ajout d'étiquettes d'élévation . . . . .	966
Vérification des dessins . . . . .	967
Affichage des conseils de correction du défaut . . . . .	968
Affichage des conduites raccordées . . . . .	971
Affichage des objets raccordés . . . . .	971
Recherche des interférences . . . . .	971
Détection des interférences . . . . .	973
Affichage et correction des interférences . . . . .	976
Ajout d'étiquettes aux interférences et aux ouvertures . . . . .	978
Fermeture du mode d'analyse des interférences . . . . .	979
Exclusion d'un matériau d'un emballage de coupe 2D . . . . .	980
Collecte des données de projet . . . . .	982
Création des définitions de jeux de propriétés . . . . .	983
Définition des données de jeux de propriétés . . . . .	984
Utilisation des classifications . . . . .	985
Copie d'un style de table de nomenclature . . . . .	986
Purge des objets AutoCAD MEP . . . . .	987
Partage des dessins . . . . .	987
Affichage des objets personnalisés . . . . .	988
Programmes d'activation d'objet . . . . .	988
Graphes externes . . . . .	988
Exportation vers AutoCAD . . . . .	989
Publication et traçage des dessins . . . . .	990
Traçage . . . . .	990
Comparaison de dessins . . . . .	991
Utilisation du format IFC (Industry Foundation Classes) . . . . .	991
Sélection d'un style . . . . .	999

**Chapitre 13 Personnalisation de contenu basé sur le style . . . . . 1001**

Processus de création de contenu basé sur un style . . . . .	1001
Création d'une bibliothèque de contenu basé sur des styles . . . . .	1002
Création des blocs pour un style . . . . .	1003
Création d'un style . . . . .	1004
Modification de contenu basé sur un style . . . . .	1007
Configuration des styles . . . . .	1007
Spécification des règles de conception d'un style . . . . .	1007
Définition des vues d'un style . . . . .	1010
Définition des vues de style pour les appareils, les tableaux de distribution et les raccords de plomberie . . . . .	1011
Définition des vues de style pour les symboles schématiques . . . . .	1014
Configuration des connexions d'un style . . . . .	1018
Configuration des propriétés d'affichage d'un style . . . . .	1020
Liaison de notes et de fichiers à un style . . . . .	1022
Copie de styles entre des dessins . . . . .	1024
Styles de montée/descente . . . . .	1024
Définition des styles de montée/descente . . . . .	1027
Styles de connexions . . . . .	1032
Catégorisation de contenu basé sur le style . . . . .	1033
Création des catégories dans AutoCAD MEP . . . . .	1033
Personnalisation du contenu des appareils . . . . .	1035
Conversion des blocs et des pièces en appareils . . . . .	1035
Conversion des styles d'appareils en blocs . . . . .	1039
Conversion des blocs en styles d'appareils . . . . .	1042
Création de scripts de conversion de l'appareil . . . . .	1045
Modification de scripts de conversion de l'appareil . . . . .	1048
Personnalisation du contenu des symboles schématiques . . . . .	1055
Conversion des styles de symboles schématiques en blocs . . . . .	1056
Conversion des blocs en styles de symboles schématiques . . . . .	1059
Création de scripts de conversion des symboles . . . . .	1062
Modification de scripts de conversion des symboles . . . . .	1066
<b>Chapitre 14 Personnalisation de contenu basé sur un catalogue . . . . .</b>	<b>1075</b>
Présentation des composants paramétriques et des composants basés sur des blocs . . . . .	1075
Approches pour la création des composants . . . . .	1079
Générateur de contenu . . . . .	1083
Conseils d'utilisation du générateur de contenu . . . . .	1084
Mappage automatique de calques de tailles de composants pour le générateur de contenu . . . . .	1085
Démarrage du générateur de contenu . . . . .	1086
Utilisation des composants paramétriques . . . . .	1089
Construction de raccords paramétriques à l'aide du générateur de contenu . . . . .	1090



Méthode recommandée de création d'un raccord paramétrique . . . . .	1090
Conseils de création de contenu de raccords paramétriques . . . . .	1091
Règles de comportement de connexion . . . . .	1094
Présentation de la création de composants paramétriques . . . . .	1095
Processus de création d'un raccord paramétrique à l'aide du générateur de contenu . . . . .	1131
Création d'un raccord paramétrique à l'aide du générateur de contenu . . . . .	1133
Construction de composants paramétriques à l'aide de l'assistant . . . . .	1163
Construction de pièces à vues multiples paramétriques à l'aide du générateur de contenu . . . . .	1168
Processus de création d'une pièce à vues multiples paramétrique à l'aide du générateur de contenu . . . . .	1168
Lancement du générateur de contenu pour la création d'une pièce à vues multiples paramétrique . . . . .	1171
Spécification de la configuration d'un composant paramétrique . . . . .	1171
Modélisation d'une pièce à vues multiples paramétrique . . . . .	1175
Ajout de connexions à une pièce à vues multiples paramétrique . . . . .	1205
Intégration de cotes dans une pièce à vues multiples paramétrique . . . . .	1213
Génération de l'aperçu d'une pièce à vues multiples paramétrique . . . . .	1227
Définition des comportements à l'insertion d'une pièce à vues multiples paramétrique . . . . .	1228
Validation, enregistrement et prévisualisation d'une pièce à vues multiples paramétrique . . . . .	1230
Création du symbole schématique d'une pièce à vues multiples paramétrique . . . . .	1232
Modification de composants paramétriques à l'aide du générateur de contenu . . . . .	1243
Lancement du générateur de contenu en vue de la modification d'un composant paramétrique . . . . .	1244
Modification d'un composant paramétrique . . . . .	1244
Utilisation des composants basés sur des blocs . . . . .	1247
Conversion des blocs à vues multiples en composants basés sur des blocs . . . . .	1247
Méthodes de création d'un composant basé sur les blocs . . . . .	1250
Présentation de la création de composants basés sur les blocs . . . . .	1250

Bloc de modèle 3D pour un composant basé sur des blocs . . . . .	1251
Symbole schématique d'un composant basé sur des blocs . . . . .	1252
Comportement d'un composant basé sur des blocs . . . . .	1254
Blocs de visualisation d'un composant basé sur des blocs . . . . .	1257
Image d'aperçu d'un composant basé sur des blocs . . . . .	1260
Connexions d'un composant basé sur des blocs . . . . .	1260
Informations relatives au jeu de propriétés pour un composant basé sur les blocs . . . . .	1263
Processus de création d'un composant basé sur des blocs . . . . .	1263
Création de composants basés sur des blocs à l'aide du générateur de contenu . . . . .	1266
Création d'un modèle 3D et d'un symbole schématique pour une pièce à vues multiples basée sur des blocs . . . . .	1267
Lancement du générateur de contenu pour la création d'une pièce à vues multiples basée sur des blocs . . . . .	1272
Définition du comportement d'une pièce à vues multiples basée sur des blocs . . . . .	1273
Affectation de noms de tailles de composant et de vues de pièce à vues multiples basée sur des blocs . . . . .	1275
Génération de l'aperçu d'une pièce à vues multiples basée sur des blocs . . . . .	1277
Ajout de connexions à une pièce à vues multiples basée sur des blocs . . . . .	1278
Ajout d'informations sur le jeu de propriétés à une pièce à vues multiples basée sur des blocs . . . . .	1281
Modification des composants basés sur des blocs à l'aide du générateur de contenu . . . . .	1284
Lancement du générateur de contenu en vue de la modification d'un composant basé sur des blocs . . . . .	1285
Modification d'un composant basé sur des blocs . . . . .	1286
Utilisation des groupes de paramètres personnalisés . . . . .	1289
Enregistrement des paramètres personnalisés dans des groupes . . . . .	1289
Ajout de groupes de paramètres personnalisés enregistrés à des composants . . . . .	1291
Test des composants créés avec le générateur de contenu . . . . .	1292
Test des représentations d'affichage d'un composant . . . . .	1293
Test des connexions d'un composant . . . . .	1293
Test de l'orientation des blocs de visualisation d'un composant . . . . .	1294

**Chapitre 15 Personnalisation des catalogues . . . . . 1295**

A propos de l'éditeur de catalogues . . . . .	1296
---	------

Ouverture de l'éditeur de catalogues . . . . .	1297
Ouverture d'un catalogue de composants dans l'éditeur de catalogues . . . . .	1298
Personnalisation des catalogues dans l'éditeur de catalogues . . . . .	1298
Utilisation des données de composant dans la vue arborescente . . . . .	1299
Utilisation des données de composant dans le tableau . . . . .	1300
Création de composants dans l'éditeur de catalogues . . . . .	1302
Ajout de tailles de composant dans l'éditeur de catalogues . . . . .	1303
Ajout de données personnalisées aux composants dans l'éditeur de catalogues . . . . .	1305
Création de catalogues de composants dans l'éditeur de catalogues . . . . .	1307
Utilisation des données de composant dans Excel . . . . .	1310
Validation et régénération de catalogues de composants . . . . .	1310
Validation des composants dans un catalogue . . . . .	1311
Régénération d'un catalogue de composants . . . . .	1312
Migration de catalogue de composants . . . . .	1314
Redéfinition des composants de catalogue dans un dessin . . . . .	1315
<b>Chapitre 16 Personnalisation d'AutoCAD MEP . . . . .</b>	<b>1317</b>
Création de configurations d'environnement de dessin pour les utilisateurs . . . . .	1317
Styles et fichiers de prise en charge . . . . .	1319
Personnalisation des palettes d'outils . . . . .	1320
Création d'une palette d'outils . . . . .	1320
Création d'un jeu de palettes d'outils . . . . .	1321
Personnalisation d'un jeu de palettes d'outils . . . . .	1323
Spécification de différentes palettes d'outils pour le jeu de palettes d'outils . . . . .	1323
Attribution d'un nouveau nom à un jeu de palettes d'outils . . . . .	1324
Personnalisation des outils . . . . .	1324
Création d'outils pour le contenu basé sur des styles . . . . .	1326
Création d'outils pour les préférences de routage . . . . .	1328
Création d'outils à partir d'un élément de contenu AEC dans DesignCenter . . . . .	1329
Création d'outils de commandes . . . . .	1330
Création d'objets basés sur les propriétés . . . . .	1333
Modification des propriétés d'un outil . . . . .	1333
Modification des icônes d'outil . . . . .	1335
Suppression d'outils . . . . .	1337
<b>Chapitre 17 Utilisation du profil britannique (U.K.) . . . . .</b>	<b>1339</b>
Utilisation des autres profils . . . . .	1340

Utilisation des suspentes . . . . .	1340
Configuration des styles de suspente . . . . .	1340
Ajout de suspentes . . . . .	1342
Modification des suspensions . . . . .	1345
Rotation des chemins de câbles . . . . .	1345
<b>Glossaire . . . . .</b>	<b>1347</b>
Termes du glossaire . . . . .	1347
<b>Index . . . . .</b>	<b>1377</b>

# Nouvelles fonctionnalités de cette version

# 1

---

**REMARQUE** AutoCAD® MEP 2011 repose sur l'architecture d'AutoCAD et d'AutoCAD Architecture. Pour plus d'informations sur les nouvelles fonctionnalités et les améliorations apportées à la dernière version de ces produits, consultez les systèmes d'aide correspondants.

---

## Améliorations de tube IRO

AutoCAD MEP est doté d'un emplacement centralisé pour les propriétés et les préférences de routage de tube IRO.


### Nouvelles commandes de tube IRO dans la palette des propriétés

Dessinez de nouvelles conduites de tube IRO ou modifiez les schémas existants à l'aide de la [palette des propriétés](#) (page 590). La palette des propriétés inclut des paramètres de tube IRO et de raccords de tube IRO qui se trouvaient auparavant dans les boîtes de dialogue d'ajout et de modification. Apporter des modifications directement à partir de la palette des propriétés vous offre plus de flexibilité dans la zone de dessin pour vos conceptions de tube IRO.

### Tailles nominales et valeurs de rayon courantes pour les tubes IRO et les raccords de tube IRO


AutoCAD MEP prend en charge la taille nominale des segments de tube IRO et des raccords de tube IRO. Le diamètre extérieur et la taille nominale sont

maintenant fournis pour les segments et les raccords de tube IRO qui prennent en charge les valeurs de rayon courantes.



### Dessin de conduites de tube IRO précises

Vous pouvez configurer les [préférences de routage des tubes IRO](#) (page 588) pour répondre aux variations des normes du secteur. Ainsi, les raccords adéquats sont insérés automatiquement dans le schéma. Le positionnement automatique peut générer différentes solutions de routage, vous permettant ainsi de choisir l'option la plus adéquate.




## Routage parallèle de tube IRO

AutoCAD MEP vous permet maintenant de concevoir des [conduites de tube IRO parallèles](#) (page 710).

### Dessin de conduites de tube IRO parallèles


Lors de la conception de systèmes électriques, créez une [conduite de tube IRO parallèle](#) (page 710) en vous aidant d'un routage simple. Le routage des conduites parallèles permet de s'assurer que le logiciel calcule correctement les valeurs de rayon de courbure lorsque vous créez des tournants, et d'éviter les conflits dans la conduite.

## Conduite de tube IRO parallèle



Alors que vous dessinez des points le long de la conduite, vous pouvez spécifier le type de cintrage parallèle (concentrique ou rayon fixe) dans la [palette des propriétés de tube IRO](#) (page 590). Pour plus d'informations, voir [Spécification de cintrages parallèles dans une conduite de tube IRO](#) (page 713).

## Spécification de cintrages parallèles dans une conduite parallèle



## Création de tournants dans la conduite parallèle de tube IRO

Vous pouvez dessiner des conduites parallèles de tube IRO avec des tournants égaux ou non à 90 degrés qui calculent automatiquement le rayon correct pour chaque cintrage de tube IRO. En outre, des valeurs de rayon variables sont utilisées pour conserver un espacement cohérent.


---

**RUBRIQUES CONNEXES** Voir [Spécification de cintrages parallèles dans une conduite de tube IRO](#) (page 713).

---

## Nouveau contenu de tube IRO

Le contenu de tube IRO a été mis à jour afin d'inclure des cotes distinctes pour le diamètre extérieur. Vous pouvez également modifier les [paramètres de taille](#) (page 1120) de tube IRO dans le générateur de contenu.



## Améliorations de tuyauterie inclinée


La fonction de tuyauterie inclinée d'AutoCAD MEP développe le contenu de catalogue et les [préférences de routage](#) (page 409) de raccord de tuyauterie pour assurer la prise en charge des conceptions de tuyauterie basée sur la gravité.

### Dessin de schémas de tuyauterie inclinés

Les conceptions de tuyauterie basée sur la gravité prennent en charge les routages mâle-femelle et le nouveau contenu pour les systèmes d'évacuation des eaux usées, d'égouts, d'aération et d'évacuation des eaux pluviales. La création intuitive de branches oriente les tés de façon précise en fonction de



l'élévation. Ces améliorations ont été conçues pour rendre le positionnement automatique plus efficace et pour répondre aux exigences du monde réel.




### Connexions mâle-femelle

Les préférences de routage supplémentaires des composants de tuyau incluent les raccords avec des [connexions mâle-femelle](#) (page 448). Les nouveaux raccords de tuyau prennent en charge les configurations de tuyauterie supplémentaires. Du nouveau contenu tenant compte des exigences des tuyauteries réelles est également disponible avec des connexions mâles, femelles ou une combinaison des deux.

### Direction de joint

La [direction de joint](#) (page 448) détermine l'orientation des connexions mâles et femelles sur un raccord lors du positionnement automatique. Si vous sélectionnez mâle dans femelle, la connexion mâle est orientée afin d'entrer dans la connexion femelle en fonction de la direction du débit, puis la connexion femelle est placée après le joint. Lors de l'ajout d'une branche à un tuyau, les tés orientent automatiquement l'extrémité mâle vers le haut ou vers

le bas (vers l'élévation supérieure ou inférieure) en fonction de la direction de joint.



### **Transitions, raccords en Y décalés et tés inclinés ajoutés aux préférences de routage**

AutoCAD MEP prend en charge la conception de connexions inclinées en connectant une branche à une conduite principale à l'aide de raccords en Y décalés (piquages) ou de tés inclinés. Les tés inclinés ou les raccords en Y sont insérés suivant l'orientation adéquate pour raccorder une branche inclinée à une conduite principale inclinée. Vous pouvez également utiliser un raccord excentrique (avec des ouvertures de diamètres différents à chaque extrémité et des traits d'axe différents) ou un raccord concentrique (avec des ouvertures de diamètres différents à chaque extrémité et le même trait d'axe).

## **Autres améliorations de système de construction**

Les principes de base pour une conception précise de systèmes de construction ont été améliorés dans AutoCAD MEP.

### **Justification d'objets MEP**

AutoCAD MEP est doté d'une [justification](#) (page 173) des objets 3D basés sur les segments, incluant les gaines, les chemins de câbles, les tubes IRO et les tuyaux. AutoCAD MEP mémorise la justification de l'objet utilisé lors du positionnement et met à jour les paramètres de justification lors de la mise en miroir des objets, indépendamment de l'orientation ou du redimensionnement. La justification est basée sur la direction de débit à partir de la connexion 1 (point de départ) vers la connexion 2 (extrémité). Vous

disposez de neuf options de justification, avec les décalages, afin de peaufiner votre schéma.



### **Blocs de visualisation des pièces à vues multiples**

Les pièces à vues multiples créent et stockent des blocs AutoCAD nommés dans les dessins. Cela facilite les modifications de l'[affichage des pièces à vues multiples](#) (page 1011).

### **Styles de montée/descente**

Un style de montée/descente définit les symboles à utiliser dans les affichages 1D et 2D des conditions de montée et de descente sur les segments et les raccords. Vous pouvez maintenant spécifier l'[affichage d'un symbole de montée ou de descente](#) (page 1027) dans le dessin par rapport aux pièces à vues multiples, aux extrémités ou aux raccords tels que les coudes, les tés ou les piquages.



# Passage d'AutoCAD à AutoCAD MEP

# 2

AutoCAD MEP est une solution de conception basée sur AutoCAD qui améliore les fonctionnalités de ce dernier en fournissant des outils spécialement conçus pour les ingénieurs, concepteurs et dessinateurs en génie mécanique, climatique et électrique (MEP). Cette section décrit diverses fonctions d'AutoCAD MEP dédiées à la conception de systèmes de construction et s'appuyant sur les fonctionnalités d'AutoCAD.

## Comparaison de tâches AutoCAD et AutoCAD MEP

La table suivante compare les fonctionnalités disponibles dans AutoCAD et AutoCAD MEP.

Fonctionnalité	Dans AutoCAD	Dans AutoCAD MEP
Gestion automatique des feuilles	Oui	Oui
Gestion et mise à jour des normes du projet et des écarts	Oui	Oui
Modification des éléments géométriques (lignes, polygones, arcs, cercles, etc.)	Oui	Oui
Importation ou exportation de données dans plusieurs formats (DWG, DWF™, IFC, etc.)	Oui	Oui
Importation ou exportation des données d'ingénierie au format Green Building Extensible Markup Language (gbXML) en vue de leur analyse avec des outils tiers	Non	Oui

Fonctionnalité	Dans AutoCAD	Dans AutoCAD MEP
Réglage de la mise à l'échelle et du style des <a href="#">annotations</a> (page 27)	Oui	Oui
Utilisation des <a href="#">espaces de travail</a> (page 11) AutoCAD MEP et des <a href="#">poignées</a> (page 15) et <a href="#">accrochages</a> (page 18) d'objets MEP pour créer des systèmes de construction avec des connexions intelligentes	Non	Oui
Utilisation d' <a href="#">identificateurs de calque</a> (page 12) pour mapper automatiquement des objets sur des calques définis dans un dessin	Non	Oui
Utilisations des <a href="#">poignées d'emplacement</a> (page 432) pour déplacer les systèmes de construction dans les plans X, Y et Z tout en conservant la connectivité dans les positionnements existants (appelé mouvement associatif)	Non	Oui
Automatisation de nombreuses tâches de conception de systèmes de construction comme le <a href="#">positionnement automatique</a> (page 21), la <a href="#">détection des interférences</a> (page 21) et les <a href="#">vérifications de connectivité</a> (page 21) à l'aide des rubans et palettes spécifiques aux domaines	Non	Oui
Création de <a href="#">documents de construction</a> (page 25) précis à l'aide des étiquettes et des annotations	Non	Oui
Ajout automatique de <a href="#">symboles de positionnement</a> (page 28), notamment les pentes, les lignes cachées et les composants d'affichage, en fonction de l'élévation lors du positionnement de la conduite	Non	Oui

## Création de systèmes de construction


AutoCAD répond aux besoins fondamentaux en matière de dessin, dans les domaines de l'architecture et de la construction, du génie civil et de l'industrie manufacturière. Cette application permet de réaliser des dessins d'étude à l'aide d'éléments géométriques basiques tels que des lignes, des arcs et des cercles.

AutoCAD MEP vous permet de créer des systèmes de construction intelligents qui dépassent les capacités d'AutoCAD. Constitués de composants MEP entièrement connectés entre eux. En outre, les informations de ces systèmes peuvent être analysées et servir à peaufiner les conceptions. Par exemple, vous pouvez [créer un système de gaine](#) (page 319) qui contient des diffuseurs plafonniers avec un débit donné. Le système est capable de détecter la quantité de débit d'air en aval nécessaire pour les diffuseurs. Vous pouvez utiliser la [tuyauterie inclinée](#) (page 417) pour la conception d'un système de tuyauterie basé sur la gravité. Il existe des [fonctions](#) (page 627) permettant de créer et de gérer les circuits de vos plans électriques. Vous pouvez placer de l'équipement et des appareils de plomberie dans un dessin pour créer une [conduite de plomberie](#) (page 785).

## Espaces de travail AutoCAD MEP

AutoCAD MEP est une application prête à l'emploi qui contient des outils destinés aux professionnels du bâtiment spécialisés dans les installations climatiques et électriques ainsi que la plomberie. Chaque environnement d'espace de travail (équipement électrique, HVAC, tuyauterie, plomberie et schématique) comporte des palettes individuelles et des rubans spécifiques au domaine en question afin d'optimiser le travail.

### Système de gaine dans l'espace de travail HVAC AutoCAD MEP




La palette d'outils contient des composants correspondant au domaine en cours. Vous pouvez définir des propriétés d'outils à partir de la palette d'outils ou de la palette des propriétés. Vous pouvez également personnaliser la palette d'outils afin qu'elle inclue des outils uniques utilisés couramment dans les conceptions d'ingénierie de votre entreprise. Pour plus d'informations, voir [Utilisation des palettes d'outils](#) (page 137) et [Personnalisation des palettes d'outils](#) (page 1320).

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Voir aussi [Composants de l'espace de travail](#) (page 58).

---

## Outils d'insertion

Vous pouvez utiliser les poignées d'ajout (  ) associées aux palettes spécifiques aux domaines AutoCAD MEP pour ajouter des composants à vos dessins. Appliquées à un segment ou à un objet, celles-ci permettent de définir la trajectoire du système quel qu'il soit (tuyauterie, plomberie, électrique, schématique ou gaines) le long de la conduite et assurent la connectivité des composants qui viennent d'être ajoutés par le biais de la palette d'outils. Le dessin de la conduite peut partir d'une extrémité ou du milieu du segment d'un composant, d'une pièce à vues multiples ou d'un raccord, tel qu'un coude ou un té. Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Poignées d'ajout](#) (page 430).

AutoCAD MEP permet également d'insérer automatiquement des raccords à une conduite. Par exemple, AutoCAD MEP peut identifier le type de raccord coudé à insérer dans une présentation de plomberie en fonction des préférences définies pour le système de plomberie. Lors du dessin de conduites de tuyaux, vous pouvez utiliser des [préférences de routage](#) (page 409) différentes en fonction des spécifications de chaque tuyau afin de vous assurer que les raccords adéquats seront insérés automatiquement. Dans l'espace de travail Equipement électrique, le logiciel ajoute des raccords en fonction des préférences que vous avez définies à mesure que vous dessinez le [tube IRO](#) (page 588).

## Identification de calque

Lors de l'ajout de composants aux présentations, chaque objet est placé automatiquement sur le calque adéquat. Grâce à la fonction d'identification de calque, AutoCAD MEP place automatiquement l'objet sur un calque prédéfini conforme à une norme de calque particulière. Vous pouvez modifier les normes de calque pour répondre à des exigences spécifiques de l'entreprise. Vous pouvez également afficher ou masquer les calques pour un système



particulier ou utiliser des filtres pour masquer les objets figurant sur un calque particulier. Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Normes de calques AutoCAD MEP](#) (page 219).

## Modification de systèmes de construction

Dans AutoCAD, vous modifiez les éléments géométriques (lignes, arcs, cercles, etc.) dans les projets de conception. Vous pouvez utiliser des outils d'édition courants d'AutoCAD, comme COPIER, AJUSTER et PROLONGE.


AutoCAD MEP vous facilite la tâche en mettant à votre disposition des outils d'édition de systèmes de construction tels que le mouvement associatif, les poignées et les accrochages.

### Mouvement associatif


Vous pouvez rétrécir ou rallonger des objets connectés (tels que des segments de composants et des raccords), ou les déplacer vers un nouvel emplacement du dessin sans les déconnecter ou modifier d'autres portions de la conduite.

Les poignées utilisées avec le mouvement associatif vous permettent de déplacer les composants connectés sous forme unitaire, sans toucher aux autres composants de la présentation. Le logiciel identifie les composants connectés et conserve leur connectivité. Les illustrations suivantes représentent la progression de la fonction de mouvement associatif dans le domaine Tuyauterie.


**Déplacement d'un tuyau à l'aide d'une poignée d'emplacement**



**Déplacement par glisser-déposer**



**Résultat final**



---


**REMARQUE** Avec le mouvement associatif, vous pouvez déplacer des objets dans le plan XY. Vous pouvez également modifier l'élévation de composants connectés en fonction de leur orientation (haut, trait d'axe ou bas) dans les vues latérales et isométriques.

---


## Poignées

Les poignées vous permettent de modifier directement un segment de composant dans un dessin. Si vous passez le curseur sur l'une d'elles, une info-bulle décrivant la fonction de cette poignée s'affiche. Certaines info-bulles suggèrent également des options avec les touches CTRL et ALT. Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Conception à l'aide des poignées et de la saisie dynamique](#) (page 200).


Plusieurs types de poignée sont disponibles :

- Les poignées d'ajout (  ) permettent d'ajouter des segments de gaine, tuyau, ligne de plomberie, fil, chemin de câbles ou tube IRO à une conduite existante ou qui vient d'être créée, sans rompre la connectivité le long de la conduite.


### Segment de tuyau




### Raccord de tuyauterie (coude avec connexions à bride)




### Pompe à fixation par base plane (pièce à vues multiples)





- Les poignées d'emplacement (  ) permettent de déplacer un composant dans le plan XY en cours. Elles s'affichent aux points d'insertion et de connexion des composants.

#### Plomberie




#### Pièce à vues multiples





- Les poignées d'extension (  ) permettent de modifier la longueur d'un segment de composant. Elles tiennent compte de l'orientation actuelle du segment afin de conserver la connectivité dans la conduite existante.

#### Tuyauterie




#### Plomberie





- Les poignées d'inversion (  ) permettent d'inverser l'orientation de certains composants (tels que les raccords ou les piquages) en fonction de la direction de la poignée.

**Piquage sélectionné — Poignée d'inversion visible**




**Orientation inversée**




- Dans les vues isométriques, les poignées de rotation en forme de losange (  ) permettent de faire pivoter de n'importe quel angle un objet autour de son trait d'axe, à condition que l'objet possède des connexions circulaires à chaque extrémité. Les poignées de rotation s'affichent sur les composants et raccords qui peuvent être pivotés sans être déconnectés des objets existants.


### Rotation d'un registre dans une vue isométrique



- Les poignées d'élévation (▲) permettent de modifier l'élévation de segments de composants dans les vues latérales et isométriques, en fonction de l'orientation du segment (haut, trait d'axe ou bas). Elles s'affichent aux points d'insertion et de connexion des segments de composants spécifiés.



Diffuseur plafonnier sélectionné



Segment de gaine sélectionné


## Accrochages

AutoCAD MEP possède ses propres accrochages et inclut des accrochages aux objets AutoCAD qui vous permettent de connecter des points du dessin à des emplacements géométriques situés sur d'autres objets. Par exemple, vous pouvez appliquer un accrochage au niveau de l'extrémité d'une ligne ou de l'intersection de deux lignes.


Les accrochages d'AutoCAD MEP connectent des objets MEP à d'autres objets, tout en conservant l'intégrité et la connectivité du système. Par exemple, vous pouvez utiliser des accrochages aux tuyaux pour connecter un tuyau, un raccord ou une pièce à vues multiples directement à une connexion de fin de tuyau située à l'extrémité d'un segment de tuyau. Les accrochages AutoCAD MEP sont disponibles dans l'ensemble des espaces d'ingénierie. Pour plus d'informations, voir [Configuration des outils d'accrochage d'AutoCAD MEP](#) (page 116).

Les segments de type gaine et tuyau possèdent des accrochages de connexion de fin et des accrochages de connexion de courbe. Les accrochages de connexion de fin permettent de connecter des nouveaux objets aux extrémités d'objets existants. Les accrochages de connexion de courbe permettent de connecter un segment aux traits d'axe d'objets existants. Par exemple, si vous appliquez un accrochage de connexion de courbe de tuyau à une conduite de tuyaux, un raccord de tuyauterie est automatiquement ajouté à l'emplacement adéquat dans la branche obtenue, comme illustré ci-après.

#### Accrochage d'un tuyau à une conduite existante à l'aide d'une connexion de courbe




#### Nouvelle branche et raccord inséré




Vous pouvez appliquer des accrochages électriques afin de connecter une boîte de dérivation à une lumière. Vous pouvez également utiliser des accrochages de systèmes de câbles pour connecter des chemins de câbles, tubes IRO ou pièces à vues multiples d'équipement électrique.

#### Equipement électrique



## Systèmes de câbles



## Automatisation des tâches de conception

Dans AutoCAD, les tâches de conception doivent être réalisées manuellement. AutoCAD ne met pas à jour automatiquement les données de spécification des composants dans les documents de construction.

Dans AutoCAD MEP de nombreuses tâches d'ingénierie sont automatisées et produisent des résultats visibles immédiatement après leur réalisation.

## Rubans spécifiques aux domaines

Les espaces de travail d'AutoCAD MEP sont d'utilisation rapide et incluent tous un ruban contextuel spécifique au domaine sélectionné, qui contient les préférences et les définitions de systèmes uniques à ce domaine. Vous pouvez utiliser des préférences pour automatiser de nombreuses fonctions de positionnement et de conception. Par exemple, vous pouvez définir des composants par défaut à utiliser au cours du positionnement et spécifier des propriétés, telles que des étiquettes d'annotation, un comportement de connexion et des paramètres d'affichage.

AutoCAD MEP fournit des définitions de systèmes ([règles de conception](#) (page 153), [propriétés d'affichage](#) (page 156) et [configurations de montée/descente](#) (page 155)). Les paramètres de ces définitions déterminent l'aspect et les fonctionnalités des composants d'un système. Vous pouvez les modifier afin de les ajuster à des spécifications de composants uniques. Pour plus d'informations, voir [Composants de l'espace de travail](#) (page 58).



## Positionnement automatique

Le positionnement automatique peut générer des solutions de routage que vous pourrez utiliser lors du positionnement de gaines, de tuyaux, de chemins de câbles ou de conduites de tube IRO. AutoCAD MEP insère automatiquement les segments et raccords adéquats en fonction du composant actif ou des préférences de routage. Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Positionnement automatique](#) (page 413).

## Détection des interférences

L'outil de détection des interférences vous permet de mieux coordonner votre projet. Le logiciel recherche les éventuelles interférences entre différents types d'objets : entre objets MEP, par exemple, tels que des gaines et des tuyaux, ou entre objets MEP et objets d'architecture/de structure, tels que les murs. La détection des interférences peut s'appliquer à des objets du dessin en cours ou à des objets appartenant à des dessins référencés (Xréfs), ou aux deux à la fois. AutoCAD MEP affiche les interférences dans le dessin sous forme de masses élémentaires. Vous pouvez ajouter des étiquettes aux masses élémentaires et insérer des symboles d'ouverture qui seront automatiquement insérés dans une nomenclature de détection des interférences associée. Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Recherche des interférences](#) (page 971).

## Vérification de la connectivité

Les outils de connectivité intégrés garantissent la connexion des objets et la mise à jour des objets adjacents. Ils possèdent également la précision des outils de dimensionnement et de calcul.

L'option Afficher la conduite raccordée permet de contrôler la connectivité dans une conduite de gaines, tuyaux, lignes de plomberie, tubes IRO, chemins de câbles ou fils électriques. Cette fonctionnalité est particulièrement utile dans les conceptions complexes.

L'option Afficher les objets raccordés permet d'identifier les autres objets raccordés à un objet donné. Le logiciel vérifie que les composants adjacents sont correctement connectés et que la connectivité est continue dans la conduite entière ou dans les branches concernées. Dans l'espace de travail Equipement électrique, l'option Afficher les objets raccordés vérifie la connectivité entre les appareils d'éclairage, les fils, les boîtes de dérivation et les interrupteurs dans un réseau d'éclairage ainsi qu'entre des pièces à vues multiples et des conduites de tubes IRO ou de chemins de câbles.


# Utilisation des outils de dimensionnement et de calcul

AutoCAD MEP intègre plusieurs outils de dimensionnement et de calcul

## Outils de dimensionnement

La connexion intelligente des systèmes de gaines permet à AutoCAD MEP de calculer les tailles des gaines. Le logiciel utilise les valeurs du débit d'air que vous affectez aux composants de sortie dans un système de gaines. La fonction de dimensionnement du système de gaines calcule les tailles des gaines pour l'ensemble du système connecté ou uniquement certaines portions. La fonction de dimensionnement en temps réel calcule les tailles des gaines du réseau de gaines au fur et à mesure que vous dessinez les conduites de gaines ou dès que vous modifiez une conduite existante.

### Outil de dimensionnement en temps réel




## Gestionnaire de circuits électriques

Vous pouvez configurer des circuits et des tableaux de distribution pour les systèmes électriques. Lorsque vous affectez des appareils à un circuit, les charges correspondantes sont automatiquement ajoutées à la charge globale du circuit. Le gestionnaire des circuits affiche la charge du circuit, les informations relatives au circuit ou encore un rapport de circuit pour un ou plusieurs appareils sélectionnés. Les circuits en surcharge s'y affichent en rouge. Vous pouvez également activer une fonction permettant de générer un message de notification de surcharge lors de l'affectation d'appareils aux circuits dans un dessin. Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Vérification des systèmes électriques](#) (page 718).

## Outils de plomberie

Le logiciel AutoCAD MEP prêt à l'emploi inclut des exemples de tables de dimensionnement pour les canalisations d'amenée et les canalisations sanitaires conformes aux normes industrielles courantes. Les tables de dimensionnement des canalisations d'amenée spécifient la longueur de ligne de plomberie équivalente aux raccords et aux vannes. Les tables de dimensionnement des canalisations sanitaires spécifient les charges de débit par appareil maximales autorisées pour les différents types de conduite sanitaire (piles, branches et décalages). Vous pouvez également personnaliser ces tables de dimensionnement afin de répondre aux besoins de votre projet ou aux normes applicables.

Vous pouvez également utiliser l'outil de pente des lignes de plomberie pour calculer l'élévation de départ ou la pente de la ligne de plomberie en fonction des points de départ et d'arrivée de la conduite. Il vous suffit pour cela de saisir la valeur du point de départ du segment, du point d'arrivée ou de la pente. Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Calcul de la pente d'une ligne de plomberie](#) (page 832).




## Préférences de routage

AutoCAD MEP utilise les préférences de routage de tuyau ou de tube IRO telles que spécifiées dans le gestionnaire des styles du domaine afin d'insérer les raccords adéquats lorsque vous dessinez une conduite. Le positionnement automatique peut générer différentes solutions de routage, vous permettant ainsi de choisir l'option la plus adéquate. Si vous tentez d'ajouter ou modifier un composant, un angle ou une réduction non définis dans la préférence de routage actuelle, AutoCAD MEP vous invite à effectuer un remplacement de composant. Pour plus d'informations, voir [Préférences de routage de tuyau](#) (page 409) ou [Préférences de routage de tube IRO](#) (page 588).

## Conseils de correction de défauts

Il arrive qu'AutoCAD MEP affiche des conseils de correction de défauts mettant en évidence les connexions incorrectes entre des objets de la présentation. Ces conseils décrivent le problème et fournissent une ou plusieurs solutions possibles. Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Affichage des conseils de correction du défaut](#) (page 968).



## Exactitude des documents de construction


Dans AutoCAD, il n'existe aucun moyen automatisé de réviser les documents de construction de sorte qu'ils reflètent les modifications effectuées dans votre dessin original, ni pour automatiser la création des vues de coupe. Plus le nombre de modifications est élevé dans les conceptions, plus la mise à jour des vues en coupe prend du temps et devient sujette aux erreurs. Dans AutoCAD, vous avez également besoin d'un éditeur de texte pour réaliser des tâches telles que l'ajout d'étiquettes à des objets, la mise en forme du texte, la justification du positionnement ou la définition de représentations à l'échelle.

Dans AutoCAD MEP, vous pouvez augmenter votre productivité en utilisant des outils automatisés conçus pour l'étiquetage et la mise à l'échelle des annotations, ainsi que des symboles de positionnement. De plus, AutoCAD MEP fournit des outils de gestion du projet global pour créer, stocker et gérer les dessins de projet. Dès lors, les documents de construction obtenus sont mis à jour automatiquement en fonction des modifications apportées.

## Vues en coupe

Vous pouvez créer des vues de section à partir de votre modèle AutoCAD MEP, comme illustré ci-après.

Spécifiez les composants du dessin à inclure dans la nouvelle vue en coupe.




Vous pouvez régénérer des vues en coupe après avoir modifié le modèle. Vous pouvez également créer des vues d'élévation et de détail grâce au fait que les systèmes AutoCAD MEP s'affichent en trois dimensions. Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Création d'une vue en coupe](#) (page 953).

## Etiquetage

Dans AutoCAD MEP, l'étiquetage des composants est automatique. Par exemple, au cours de la conception d'un système de construction, vous pouvez ajouter des repères de composants aux objets du dessin.


## Données de jeux de propriétés d'un diffuseur de plafond




Chaque composant étiqueté contient un jeu de propriétés, configurable dans la palette des propriétés en fonction de la spécification du composant. Des nomenclatures de composants liées au dessin reflètent ces données d'étiquetage. Pour plus d'informations, voir [Définition des données de jeux de propriétés](#) (page 984) et [Étiquettes de composant](#) (page 936).

## Étiquetage et mise à l'échelle des annotations

AutoCAD MEP vous permet d'ajouter des étiquettes et des indicateurs de direction du flux au fur et à mesure que vous positionnez une conduite. Vous pouvez spécifier le nombre d'étiquettes ou d'indicateurs de direction du flux ainsi que la position de l'annotation. Cet étiquetage est automatiquement mis à jour en fonction des modifications apportées.




La fonction de mise à l'échelle des annotations vous permet de spécifier des échelles d'annotation différentes pour l'espace objet et les fenêtres individuelles de l'espace papier. Quelle que soit l'échelle de chaque fenêtre dans la présentation, la mise à jour et le traçage de l'annotation s'effectuent sans erreur.



## Symboles de positionnement

AutoCAD MEP affiche des symboles qui représentent des conditions uniques dans la présentation. Par exemple, les symboles de montée et de descente représentent la direction d'élévation des segments verticaux de la présentation dans la vue orthogonale prédéfinie (haut, bas, gauche, droite, face ou arrière).




Vous pouvez afficher les objets de différentes manières [en fonction de l'élévation](#) (page 242). Vous pouvez également modifier l'apparence des lignes, calques, types de ligne ou des couleurs masqués pour les objets masqués ou



se chevauchant dans les différentes élévations des vues en plan 2D. Par exemple, AutoCAD MEP affiche les lignes cachées sous forme de traits, comme illustré ci-après. Pour plus d'informations sur les différentes options d'affichage d'AutoCAD MEP, voir [Modes d'affichage dans AutoCAD MEP](#) (page 225).

#### Lignes masquées affichées sous forme de traits



## Gestion du projet

AutoCAD MEP contrôle la gestion des feuilles et des vues de projet par le biais du navigateur du projet. Lorsque vous concevez des systèmes dans AutoCAD MEP, vous créez des modèles tridimensionnels qui sont enregistrés en tant que dessins de conception.

Les documents de construction sont constitués de vues et de feuilles. Une vue, c'est-à-dire une vue du modèle à une échelle de dessin spécifique, référence le modèle dans le dessin de conception. La vue en coupe d'un système de chauffage, ventilation et climatisation et le plan d'étage d'un système d'éclairage constituent deux exemples de dessins de vue.

Les vues sont référencées dans des feuilles pour pouvoir être tracées ou transmises. Le modèle étant référencé dans les vues et les feuilles, il n'est pas nécessaire de le mettre à jour. Vos modifications sont automatiquement répercutées dans les vues et feuilles.

## Nomenclatures

La création et la gestion de nomenclatures exactes sont deux tâches qui prennent du temps et qui nécessitent des opérations parfois complexes et sujettes aux erreurs. Dans AutoCAD MEP ces tâches sont automatiques, puisque la nomenclature est liée aux conceptions d'AutoCAD MEP originales.

Une nomenclature MEP affiche dans un tableau les composants étiquetés, ainsi que les attributs sélectionnés pour chacun, comme illustré ci-après.

#### Nomenclature d'appareils

MECHANICAL AIR TERMINAL DEVICES SCHEDULE								
Quantity	TAG	MODULE SIZE	NECK SIZE	DESCRIPTION	CONSTRUCTION	BASIS OF DESIGN		NOTES
					FINISH	MANUFACTURER	MODEL OR SERIES	
1	A1	24" X 24"	8"Ø	PERFORATED SUPPLY DIFFUSER	WHITE POWDER COAT	PRICE	AFON	
5	B	24" X 24"	10"Ø	PERFORATED SUPPLY DIFFUSER	WHITE POWDER COAT	PRICE	AFON	
10	C	12" X 4"	12X4	SIDEWALL SUPPLY GRILLE	WHITE POWDER COAT	PRICE	620AL	

La liaison des nomenclatures dans AutoCAD MEP permet leur mise à jour automatique après toute modification, suppression ou tout ajout de données d'étiquetage ou de spécification de composants. Le format de nomenclature hérite du style de table de nomenclature assigné à l'outil de nomenclature. Vous pouvez toutefois modifier ce style en fonction du format de données souhaité.


## Connaissances d'AutoCAD applicables à AutoCAD MEP

L'interface utilisateur d'AutoCAD vous guide dans le processus de conception de CAO. AutoCAD MEP est conçu sur l'infrastructure de base d'AutoCAD et possède également des fonctions et une interface utilisateur similaires. Vous pourrez donc pleinement tirer parti de vos connaissances acquises sur AutoCAD.

Ces connaissances accéléreront votre apprentissage et amélioreront votre productivité. Les structures de ruban contextuel, les outils spécifiques au domaine, les palettes de propriétés et les boîtes de dialogue spécifiques aux tâches d'AutoCAD MEP reflètent le travail de conception basé sur les tâches que vous réalisez. Pour plus d'informations, voir [Composants de l'espace de travail](#) (page 58).

La ligne de commande AutoCAD est également disponible dans la partie inférieure gauche de l'interface utilisateur d'AutoCAD MEP. Lorsque vous en saisissez une, le logiciel vous invite à effectuer l'opération suivante. Pour plus d'informations sur la ligne de commande, voir Fenêtre de commande.

#### Ligne de commande



# Utilisation des commandes AutoCAD dans AutoCAD MEP

Etant donné qu'AutoCAD MEP intègre les fonctions de l'infrastructure d'AutoCAD, vous avez accès à toutes les commandes d'AutoCAD dans le logiciel AutoCAD MEP. Cependant, ces commandes agissent différemment selon qu'elles servent à modifier les objets standard d'AutoCAD (lignes, polylignes, arcs, etc.) ou des [objets de systèmes de construction intelligents](#) (composants, raccords, segments de gaine, de tuyauterie ou de chemin de câbles, etc.).

Cette section contient des instructions sur l'utilisation des commandes AutoCAD dans un environnement AutoCAD MEP. Elle décrit les effets des commandes sur les objets MEP et recommande, le cas échéant, d'autres méthodes ou des méthodes avancées pour la réalisation des tâches.

## ALIGN

La commande ALIGN déplace, fait pivoter et incline les objets afin de les aligner sur d'autres objets.

Lorsque vous utilisez cette commande pour aligner un objet dans AutoCAD MEP, vous pouvez accrocher et attacher l'objet à un autre objet en un nouvel emplacement, mais la commande ne raccorde pas intelligemment les deux objets. Ceci a pour effet de produire une connexion incorrecte dans le système de construction global.

Pour maintenir la connectivité des objets, servez-vous des poignées d'alignement pour aligner les appareils ou les tableaux de distribution et les poignées d'emplacement, la [fonction d'accrochage aux objets](#) et le repérage polaire pour les aligner les autres objets. Les poignées vous permettent de transférer ou de faire pivoter des objets en préservant éventuellement leur connexion à d'autres objets.

Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes :

- [Déplacement de composants de gaine à l'aide de poignées d'emplacement](#) (page 379)
- [Rotation de composants de gaines](#) (page 383)
- [Déplacement de composants de tuyau à l'aide de poignées d'emplacement](#) (page 524)
- [Rotation des composants de tuyau](#) (page 526)

- [Déplacement d'un appareil ou d'un tableau de distribution](#) (page 728)
- [Modification du positionnement d'une conduite de chemin de câbles ou de tube IRO](#) (page 753)
- [Rotation de raccords de chemin de câbles ou de tube IRO](#) (page 765)
- [Déplacement de lignes et de raccords de plomberie](#) (page 835)
- [Rotation des raccords de plomberie](#) (page 838)
- Alignement d'objets

## RESEAU

La commande RESEAU crée des copies d'objets dans un motif rectangulaire ou polaire (circulaire) appelé réseau.

Dans AutoCAD MEP, vous utilisez la commande RESEAU pour créer les réseaux d'un jeu de sélection d'objets (par exemple, une branche de gaine complète). Dans la mesure du possible, le logiciel raccorde un objet approprié de chaque exemplaire du jeu de sélection (un té ou un piquage, par exemple) à un segment de chaque jeu de destination.

Contrairement à COPIER et DEPLACER, la commande RESEAU n'aligne pas, ni n'oriente les copies du jeu de sélection lors de la connexion des objets à leurs destinations. Les copies conservent l'alignement et l'orientation du jeu de sélection d'origine.

Pour plus d'informations, voir [Création d'un réseau d'objets](#).

## COUPURE

La commande COUPURE divise un objet entre les points spécifiés et introduit éventuellement une distance entre les objets créés.

Dans AutoCAD MEP, lorsque vous exécutez la commande COUPURE pour diviser les segments d'une gaine, d'un tuyau, d'un chemin de câbles ou d'un tube IRO ou encore des lignes de plomberie, le logiciel connecte les deux nouveaux segments si le premier et le deuxième points de coupure que vous avez indiqués sont identiques. Cependant, lorsque vous divisez un segment à l'emplacement d'un piquage, le logiciel connecte le piquage à un seul des deux nouveaux segments. Vous devez ensuite repositionner le piquage comme il convient.

Vous pouvez diviser un ou plusieurs segments de gaine, tuyau, chemin de câbles ou tube IRO en plusieurs segments d'une longueur spécifique. Pour plus d'informations sur la division de segments en plusieurs segments dans AutoCAD MEP voir :

- [Coupure ou fusion des segments de gaine](#) (page 391)
- [Coupure ou fusion des segments de tuyau](#) (page 535)
- [Coupure et fusion des segments de chemin de câbles ou de tube IRO](#) (page 762)

Pour plus d'informations sur la commande COUPURE, voir Coupure et jonction d'objets.

## CHANFREIN

La commande CHANFREIN relie deux objets présentant une ligne angulaire. Elle sert habituellement à représenter le bord biseauté d'une arête, mais permet également de prolonger deux objets de manière à ce qu'ils s'entrecoupent.

Dans AutoCAD MEP, CHANFREIN fonctionne seulement avec les objets AutoCAD tels que les lignes, les polygones et les solides 3D. Cette fonction n'est pas compatible avec les objets MEP tels que les lignes schématiques, les lignes de plomberie ou les segments de gaine, de tuyau, de chemin de câbles ou de tube IRO. Pour étendre et raccorder ces types d'objet, servez-vous de la fonction RACCORD, PROLONGE ou encore d'une combinaison de poignées, d'outils d'accrochage et de repérage polaire.

Pour plus d'informations, voir Création de chanfreins.

## COPIER

La commande COPIER effectue une copie d'objets à une distance et selon une direction donnée par rapports aux objets d'origine.

Dans AutoCAD MEP, lorsque vous utilisez la commande COPIER pour dupliquer un jeu de sélection d'objets (une branche de gaine complète, par exemple), le logiciel copie les objets et, si possible, raccorde l'objet qui convient dans le jeu de sélection (par exemple, un té ou un piquage) à un segment de destination. Lorsque vous connectez un objet à un autre, le logiciel coupe le segment, puis aligne et oriente l'objet (et le jeu de sélection). Pour plus d'informations, voir Copie d'objets.

Pour copier un appareil ou un tableau de distribution, préférez les poignées d'alignement. Ces poignées vous permettent de placer la copie de l'objet perpendiculairement à un autre objet (un mur, par exemple). Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Copie d'appareils et de tableaux de distribution](#) (page 679).

## EFFACER

La commande EFFACER retire le jeu de sélection d'objets du dessin.

Dans certains cas, la commande EFFACER joint les objets qui restent après suppression de l'objet dans AutoCAD MEP. Ainsi, elle joint les segments de gaine ou de tuyauterie lorsque vous effacez les composants intégrés. Cependant, si vous effacez des raccords, le logiciel ne sait plus comment maintenir la connexion et ne peut donc pas préserver la connexion des objets restants. Dans une telle situation, vous pouvez raccorder ou fusionner les objets déconnectés pour prendre en compte la conception souhaitée.

---

**REMARQUE** L'effacement d'objets ne supprime pas les éléments inutilisés ou nommés d'un dessin. Vous devez les purger.

---

Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes :

- [Coupure ou fusion des segments de gaine](#) (page 391)
- [Coupure ou fusion des segments de tuyau](#) (page 535)
- [Coupure et fusion des segments de chemin de câbles ou de tube IRO](#) (page 762)
- Effacement d'objets

## DECOMPOS

La commande DECOMPOS a pour effet de décomposer un objet en ses différents composants.

Dans AutoCAD MEP, la première fois que vous décomposez un objet de système de construction (par exemple, un composant ou un raccord), le logiciel convertit l'objet en une référence de bloc anonyme et attribue la valeur 0 à son élévation Z. Vous pouvez ensuite décomposer une nouvelle fois l'objet pour le convertir en composants primitifs AutoCAD (lignes, arcs et splines, etc.).

En règle générale, vous décomposez les objets d'un dessin afin de partager le dessin avec d'autres utilisateurs qui ne disposent pas d'AutoCAD MEP, ni d'[AutoCAD MEP Object Enabler](#) ou encore qui sont munis d'une version d'AutoCAD non compatible avec les commandes d'exportation vers AutoCAD.

---

**AVERTISSEMENT** La décomposition d'un objet d'un système de construction a pour effet, entre autres, d'éliminer définitivement la connectivité de l'objet par rapport aux autres objets. Pour cette raison, il est recommandé de créer une copie du dessin source avant de procéder à la décomposition des objets dans la copie.

---

Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Exportation vers AutoCAD](#) (page 989).

## PROLONGER

La commande PROLONGER a pour effet de prolonger les objets de manière à créer une intersection avec d'autres objets.

Dans AutoCAD MEP, PROLONGE n'est applicable qu'aux segments de gaine, de tuyauterie, de chemin de câbles ou de tube IRO et aux lignes de plomberie. En revanche, les raccords ne sont pas automatiquement insérés. Pour insérer automatiquement les raccords dans le dessin en fonction de vos préférences, servez-vous des poignées d'ajout.

Il est possible de prolonger les lignes de plomberie et les lignes schématiques à l'aide de la commande RACCORD.

Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes :

- [Ajout de gaines à l'aide des poignées](#) (page 329)
- [Ajout de tuyaux à l'aide des poignées d'ajout](#) (page 494)
- [Dessin d'une conduite de plomberie à l'aide de poignées d'ajout](#) (page 820)


## RACCORD

La commande RACCORD arrondit et chanfreine les coins des objets. Si vous faites appel à cette fonction pour relier deux objets et attribuez la valeur zéro au rayon du raccord, la commande ajuste ou prolonge les objets de manière à créer une intersection, sans pour autant produire un arc.

Dans AutoCAD MEP, la commande RACCORD s'applique aux objets AutoCAD (lignes, polylignes et arcs), mais aussi aux lignes schématiques et aux lignes

de plomberie. Avec un rayon de raccord égal à zéro (valeur par défaut), elle permet de relier sans difficulté des lignes schématiques ou des lignes de plomberie par leur ajustement ou leur prolongement. Pour exécuter cette commande, passez en [mode orthogonal](#) ou en [mode isométrique](#).

#### Raccord des lignes de plomberie



**REMARQUE** La ligne schématique ou la ligne de plomberie obtenue possède les mêmes propriétés (système, style et direction du flux) que le segment initialement sélectionné. Dans le cas particulier des lignes de plomberie, la ligne de plomberie finale possède également un coude dont le type correspond au type spécifié pour le système de plomberie. Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Spécification des raccords par défaut d'une définition de système de plomberie](#) (page 805).

Pour plus d'informations, voir RACCORDER ou PROLONGE.

## JOINDRE

La commande JOINDRE associe des objets similaires pour former un objet d'un seul tenant. Elle permet de créer des ellipses et des cercles complets à partir d'arcs elliptiques et d'arcs.



Dans AutoCAD MEP, JOINDRE ne s'applique qu'aux objets AutoCAD tels que les lignes, les polylignes et les splines. Cependant, vous pouvez joindre des segments de gaine, de tuyau, de chemin de câbles ou de tube IRO ainsi que des lignes de plomberie en les fusionnant. Vous pouvez également relier des lignes de plomberie ou des lignes schématiques à l'aide de la commande RACCORD.

Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes :

- [Coupure ou fusion des segments de gaine](#) (page 391)
- [Coupure ou fusion des segments de tuyau](#) (page 535)
- [Coupure et fusion des segments de chemin de câbles ou de tube IRO](#) (page 762)

## MODIFLONG

La commande MODIFLONG corrige la longueur des lignes, des polylignes, des arcs et des splines ainsi que l'angle inclus des arcs.

Dans AutoCAD MEP, MODIFLONG ne s'applique pas aux segments de gaine, de tuyau, de chemin de câbles et de tube IRO. Cependant, il est possible d'utiliser les poignées d'étirement pour modifier la longueur des segments. En fonction du mode d'édition retenu, les poignées déplacent ou prolongent les objets reliés tout en maintenant leur connectivité.

Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes :

- [Extension d'un segment de gaine](#) (page 382)
- [Modification de la longueur d'un segment de tuyau](#) (page 527)
- [Modification de la longueur des segments de chemin de câbles ou de tube IRO](#) (page 757)
- [Modification de la longueur des lignes de plomberie](#) (page 836)
- Modification de la taille ou de la forme des objets

## CORRESPROP

Cette commande CORRESPROP copie certaines ou toutes les propriétés d'un objet pour les attribuer à d'autres objets.

Dans AutoCAD MEP, CORRESPROP ne copie que les propriétés des objets AutoCAD telles que le calque, la couleur, le type de ligne et l'épaisseur de ligne. Pour copier les propriétés des objets MEP (par exemple, le système, l'élévation et la taille), servez-vous de l'option Mettre en correspondance pour ajouter ou modifier un objet. Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes :

- [Mise en correspondance des propriétés de composant](#) (page 176)
- Utilisation de propriétés d'objets

## MIROIR

Dans AutoCAD, la commande MIROIR crée une copie miroir d'un objet. Cette commande fonctionne de la même façon dans AutoCAD MEP. Pour plus d'informations, voir Copie miroir d'objets.

## DEPLACER

La commande DEPLACER déplace les objets à une distance et dans une direction définies.

Dans AutoCAD MEP, lorsque vous exécutez la commande DEPLACER pour transférer un jeu de sélection de composants, de raccords ou de segments (par exemple, une branche de gaine complète), le logiciel déplace les objets et, si possible, raccorde l'objet approprié du jeu de sélection (un té ou un piquage, par exemple) à un segment de destination. Lorsque vous reliez l'objet déplacé à un segment, le logiciel coupe le segment, puis aligne et oriente l'objet (et le jeu de sélection). Cependant, la commande ne connecte, ni n'ajuste les objets non raccordés qui restent à leur emplacement initial.

Une autre solution consiste à utiliser les poignées d'emplacement pour déplacer les composants, les raccords, les segments et les symboles schématiques. En fonction du mode d'édition sélectionné, les poignées d'emplacement déplacent ou ajustent tous les objets concernés de manière à maintenir la connectivité de la conduite.

Pour déplacer les appareils ou les tableaux de distribution Les poignées vous permettent de placer avec précision un appareil ou un tableau de distribution perpendiculairement à un autre objet (un mur, par exemple).

Pour déplacer les lignes schématiques, servez-vous de la commande DEPLACER ou saisissez le nouvel emplacement sous l'onglet Emplacement de la boîte de dialogue Propriétés de la ligne schématique.

Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes :

- [Déplacement de composants de gaine à l'aide de poignées d'emplacement](#) (page 379)
- [Déplacement de composants de tuyau à l'aide de poignées d'emplacement](#) (page 524)
- [Déplacement d'un appareil ou d'un tableau de distribution](#) (page 728)
- [Modification du positionnement d'une conduite de chemin de câbles ou de tube IRO](#) (page 753)
- [Déplacement de lignes et de raccords de plomberie](#) (page 835)
- [Rotation de symboles isométriques](#) (page 906)
- [Déplacement de lignes schématiques](#) (page 899)
- Déplacement d'objets

## DECALER

La commande DECALER crée une copie parallèle à l'objet sélectionné en lui attribuant la même forme que l'original. La commande DECALER s'applique aux polylignes, c'est pourquoi, dans AutoCAD MEP, elle permet de décaler des lignes schématiques.

Cette commande est également pratique pour décaler des segments de gaine, de tuyau, de chemin de câbles ou de tube IRO ainsi que des lignes de plomberie. Notez, cependant, que la commande ne prend pas en charge la sélection multiple. Vous n'êtes donc pas en mesure de décaler la totalité d'une conduite.

Pour plus d'informations, voir Décalage d'un objet.

## PURGER

La commande PURGER supprime les objets nommés AutoCAD (blocs, calques et styles) inutilisés dans le dessin.

Dans la mesure où cette commande n'affecte que les objets AutoCAD, dans AutoCAD MEP, il est conseillé de commencer par purger les objets des systèmes de construction inutilisés, puis d'utiliser le gestionnaire des styles pour purger les définitions de système inutilisées.

Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes :

- [Purge des objets AutoCAD MEP](#) (page 987)
- [Purge des systèmes](#) (page 160)
- Effacement d'objets

## ROTATION et 3DROTATION

La commande ROTATION permet de faire pivoter un objet autour d'un point de base. La commande 3DROTATION permet de faire pivoter un objet autour d'un axe tridimensionnel.

Dans AutoCAD MEP, 3DROTATION permet de faire pivoter les raccords autour de l'axe et du point de connexion définis. Néanmoins, une solution alternative, plus simple et plus rapide, consiste à faire appel aux poignées de rotation. Dans les vues en plan ou isométriques, vous avez la possibilité de faire pivoter les raccords et les composants intégrés grâce à ces poignées. Les poignées ajustent les objets raccordés et maintiennent leur connectivité dans la mesure du possible.

Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes :

- [Rotation de composants de gaines](#) (page 383)
- [Rotation des composants de tuyau](#) (page 526)
- [Rotation de raccords de chemin de câbles ou de tube IRO](#) (page 765)
- [Rotation des raccords de plomberie](#) (page 838)
- Rotation des objets

## ECHELLE

La commande ECHELLE agrandit ou réduit les objets sélectionnés proportionnellement.

Dans AutoCAD MEP, ECHELLE redimensionne les symboles schématiques, les appareils électriques, les tableaux électriques, les raccords de plomberie et les vannes de plomberie. Il est également possible de redimensionner les symboles schématiques à l'aide de leurs poignées en mode d'édition Echelle.

Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes :

- [Redimensionnement de symboles schématiques](#) (page 909)
- Modification de la taille ou de la forme des objets

## ETIRER

La commande ETIRER replace les points d'arrivée de l'objet qui se trouvent en travers ou au sein d'une sélection de fenêtre d'intersection.

Dans AutoCAD MEP, la fonction ETIRER allonge les gaines, les tuyaux, les chemins de câbles, les tubes IRO et les lignes de plomberie, mais elle n'ajuste pas les objets reliés et risque de rompre leur connectivité. C'est la raison pour laquelle il est préférable d'utiliser les poignées d'étirement pour mettre à jour la longueur des segments. En fonction du mode d'édition retenu, les poignées d'étirement déplacent ou prolongent les objets reliés tout en maintenant leur connectivité. Pour les segments non raccordés, vous pouvez utiliser les poignées de départ et d'extrémité pour corriger la longueur et l'angle du segment. Pour étirer ou modifier l'angle d'une ligne schématique, faites glisser le point de la poignée vers le nouvel emplacement.

Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes :

- [Extension d'un segment de gaine](#) (page 382)
- [Modification de la longueur d'un segment de tuyau](#) (page 527)
- [Modification de la longueur des segments de chemin de câbles ou de tube IRO](#) (page 757)
- [Modification de la longueur des lignes de plomberie](#) (page 836)
- [Modification de la longueur des lignes schématiques](#) (page 904)
- Modification de la taille ou de la forme des objets


## AJUSTER

La commande AJUSTER a pour effet d'ajuster des objets à l'arête d'une intersection définie par d'autres objets.

Dans AutoCAD MEP, la commande AJUSTER fonctionne seulement avec les lignes de plomberie et les segments de gaine, de tuyau, de chemin de câbles ou de tube IRO. En revanche, les raccords correspondants ne sont pas

automatiquement insérés. Pour plus d'informations, voir Ajustage et prolongement des objets.

## Ressources d'aide

L'aide d'AutoCAD MEP fournit différentes ressources d'aide. Cliquez sur , puis sur l'une des ressources d'aide dans la liste. Vous pouvez également explorer les différentes ressources d'aide de l'écran de bienvenue d'AutoCAD MEP.

# Mise en route

# 3

Bienvenue dans AutoCAD MEP 2011, solution de conception et de documentation de construction basée sur AutoCAD destinée aux ingénieurs, concepteurs et dessinateurs des systèmes mécaniques, électriques et de plomberie.

Cette section présente le logiciel et indique comment contacter Autodesk, obtenir de l'aide, vous déplacer dans l'interface utilisateur et réaliser des tâches simples, mais non moins importantes.

## A propos d'AutoCAD MEP

AutoCAD MEP est un programme conçu pour les disciplines de l'industrie du bâtiment telles que la mécanique, l'électricité, la tuyauterie et la plomberie. Il contient les éléments suivants :

- Catalogues d'objets de dessin représentant les composants réels des systèmes de construction, dotés de connexions intelligentes.
- Outils spécifiques à la mécanique, l'électricité et la plomberie, tels que les outils d'analyse pour le dimensionnement des systèmes, en vue d'optimiser les performances.
- Outils de conception courants utilisables dans les trois disciplines :
  - Outils de gestion de projet intégrant les conceptions de systèmes de construction aux plans de construction architecturale
  - Outils de gestion de l'affichage et du comportement des objets en fonction des préférences de conception
- Gabarits de dessin avec paramètres standard et aux normes pour une prise en main rapide

Ce logiciel permet de concevoir des systèmes complets pour des plans de construction commerciale, institutionnelle et résidentielle.

## Flux de travail AutoCAD MEP

AutoCAD MEP propose des fonctions permettant de créer des conceptions très complexes. Ce logiciel comporte de nombreuses subtilités, mais vous trouverez ci-après un processus de base pour son utilisation. La table suivante permet de naviguer parmi les processus détaillés de conception de systèmes mécaniques, électriques et de plomberie.

### Tâche générale

Etablir des paramètres de projet de haut niveau et créer des jeux de documents



Etablir des liaisons aux plans d'étage architecturaux



Créer des contours de domaine préliminaires à l'aide de diagrammes de flux et 1D



Créer des conceptions de domaine détaillés à l'aide des composants de catalogue et du contenu personnalisé

### Afficher des informations supplémentaires

Définissez les normes du projet, l'aspect de la zone de dessin, l'aspect des composants, les catalogues d'outils à utiliser et autres paramètres. Voir [Utilisation de la fonction de gestion de projet global](#) (page 215). Créez des feuilles et des pages de garde pour les jeux de documents de construction. Voir [Processus de création de documents de construction](#) (page 913).

Utilisez le navigateur du projet pour créer des références croisées vers les plans d'étage sur lesquels s'afficheront les conceptions MEP. Voir la section [Utilisation de dessins référencés](#) (page 267)

Utilisez le jeu d'outils schématiques de MEP pour créer des conceptions. Voir la section [A propos des diagrammes schématiques](#) (page 868)

Créez :

- [des conceptions HVAC](#) (page 275)
- [des conceptions électriques](#)
- [des conceptions de plomberie](#)



### Tâche générale



Diffuser les conceptions pour vérification

### Afficher des informations supplémentaires

- [des conceptions de systèmes de chauffage radiant](#)
- [des conceptions de systèmes de tuyauterie](#)

L'option Comparaison des dessins permet de voir les différences dans les dessins d'une révision à l'autre. Voir la section [Comparaison de dessins](#) (page 991)


## Objets intelligents

AutoCAD MEP est une application de CAO basée sur des objets. Lorsque vous développez un projet dans l'application, vous utilisez un large éventail d'objets représentant les composants réels des systèmes mécaniques, électriques et de plomberie. Comme exemples d'objets, citons les segments de gaine, de tuyau, de chemin de câbles, les lignes de plomberie, tous les types de raccords ainsi que l'équipement (également appelés "pièces à vues multiples"), tel que les unités de traitement d'air, les transformateurs électriques et les fontaines d'eau potable.

Les objets AutoCAD MEP sont composés des mêmes lignes, arcs et autres objets standard que vous utilisez dans AutoCAD, mais contiennent aussi des informations leur permettant de fonctionner comme les composants réels qu'ils représentent ; c'est-à-dire qu'ils sont liés intelligemment les uns aux autres et qu'ils peuvent être affichés dans des contextes 2D ou 3D. Les objets possèdent des points de connexion, appelés connexions, spécialement conçus pour permettre leur assemblage correct aux objets appropriés et le transfert de certaines informations comme la forme, la taille et le système.

A titre d'exemple, il est possible d'insérer un régulateur de débit d'air dans le dessin d'un système de chauffage, ventilation et climatisation, puis d'insérer une gaine à partir de l'une de ses connexions. Lorsque vous dessinez la gaine, le logiciel détecte la taille et la forme de la connexion située sur le régulateur d'air et dessine un segment de gaine approprié comme illustré.

### Dessin d'une gaine à partir d'un régulateur d'air



Pour poursuivre avec cet exemple, il est possible de dessiner et de relier des segments de gaine supplémentaires, des raccords et un équipement de chauffage, ventilation et climatisation de telle sorte que ces éléments soient tous convenablement connectés. Pour ce faire, le logiciel insère et ajuste les objets rattachés à la conduite de manière à maintenir leur connectivité. Ainsi, la taille des raccords est adaptée lorsque vous positionnez des segments de gaine. De la même manière, le logiciel insère un raccord réducteur de taille appropriée si vous rectifiez la taille d'un segment.

La capacité à détecter les attributs des objets et agir en conséquence pour maintenir la connectivité du système est une fonction importante du logiciel. Elle vous permet de concevoir des systèmes entièrement raccordés en peu de temps et de maintenir leur connectivité si vous devez les mettre à jour.

## Emplacement des catalogues de composants

AutoCAD MEP fournit des objets associés à des centaines de raccords et pièces à vues multiples spécifiquement conçus pour chaque discipline et adaptés aux normes du secteur. Ces objets sont groupés au sein de catalogues de composants auxquels vous avez accès lorsque vous ajoutez ou modifiez les objets de vos dessins.

Les catalogues de composants suivants sont disponibles pour les unités anglo-saxonnes et métriques :

- Chemin de câbles

- Gaine
- [Pièces à vues multiples](#) (page 117) pour l'ensemble des disciplines de systèmes de construction
- Tube IRO
- Tuyau

Le logiciel inclut également du contenu supplémentaire pour les objets basés sur des styles tels que les appareils électriques et les tableaux de distribution, les raccords de plomberie, les différents types de vannes et les symboles schématiques.

Pour plus d'informations sur les catalogues de composants, consultez la rubrique [Utilisation de contenus basés sur des catalogues](#) (page 122).

## Outils d'analyse

Les systèmes mécaniques, électriques et les systèmes de plomberie doivent faire l'objet d'une analyse afin d'être correctement dimensionnés et de fonctionner convenablement. AutoCAD MEP inclut plusieurs outils d'ingénierie intégrés pour la réalisation de ces analyses :

- Avant de commencer la conception, vous pouvez modéliser les espaces et les zones de manière à déterminer les charges de chauffage et de refroidissement d'un plan de construction. Il est possible également d'exporter les données d'ingénierie au format gbXML (Green Building Extensible Markup Language) et de les analyser avec des outils tiers, puis d'importer les résultats dans votre dessin. Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Calcul des tailles de gaines pour l'optimisation des conceptions de systèmes de gaines](#) (page 372).
- Au cours du dessin, pensez à utiliser les outils de dimensionnement en temps réel pour calculer les tailles de gaines ou de fils. Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Dessin d'une longueur de gaine](#) (page 322) ou [Dessin ou génération de fils](#) (page 685).
- Après avoir terminé votre conception, examinez le système de chauffage, ventilation et climatisation, le système électrique ou le système de plomberie pour vérifier les charges et ajuster la taille des composants afin d'obtenir de meilleures performances. Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Calcul des tailles de gaines dans un système de gaine](#) (page 333), [Calcul de la taille des fils à l'aide du gestionnaire de circuits](#) (page 718),

[Calcul de la taille des canalisations d'amenée](#) (page 843) ou [Calcul de la taille des canalisations sanitaires](#) (page 854).

## Outils de gestion de projet

AutoCAD MEP contient des outils visant à formaliser et à automatiser les processus relatifs à la conception et à la documentation de modèles d'édifice :

- Explorateur de projets - Cet outil sert à créer des projets de conception et à définir des informations et paramètres de projet de haut niveau : numéro du projet, nom du projet, emplacement des palettes d'outils et bibliothèque du navigateur de contenu propre au projet.
- Navigateur du projet - Cet outil sert à réaliser des tâches spécifiques au projet et notamment à définir les niveaux de construction et les divisions, à créer des dessins de projet et à générer des feuilles de traçage.

La gestion de votre projet à l'aide de l'explorateur de projets et du navigateur du projet assure la cohérence de tous les aspects du projet. Chaque membre de l'équipe de conception dispose d'un environnement de projet centralisé lui permettant d'accéder aux derniers documents, outils et informations en date, des gabarits du projet aux vues composées et aux documents de construction.

Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Utilisation de la fonction de gestion de projet global](#) (page 215).

## Pour contacter Autodesk

Servez-vous des ressources suivantes pour contacter Autodesk à propos d'AutoCAD MEP et des autres produits Autodesk.

### Siège social

Pour toute requête ou demande d'information d'ordre générale, contactez le service clients d'Autodesk.

Autodesk Service Clients

Bâtiment les Ellipses, 5 avenue du Chemin de Presles

San Rafael, CA 94903

Etats-Unis

Téléphone : 001-415-507-5000, site Web : <http://www.autodesk.fr>

### **Informations commerciales**

Si vous souhaitez acheter d'autres logiciels Autodesk, nous vous proposons de contacter votre revendeur habituel. Pour connaître le nom du revendeur agréé le plus proche de chez vous, contactez-nous au 01-45-11-50-27 ou visitez le site Web de recherche des revendeurs, à l'adresse <http://www.autodesk.fr/revendeurs>.

### **Support technique**

Si vous avez une question technique à poser, contactez votre revendeur local ou visitez le site Web d'AutoCAD MEP : <http://www.autodesk.com/support-fra>. Ce site Web présente des liens permettant de consulter les questions les plus fréquentes, la base de connaissances et les forums de discussion dans lesquels vous pouvez effectuer des recherches.

Pour plus d'informations sur les autres ressources d'aide, consultez la rubrique [Obtenir de l'aide](#) (page 49).

### **Retour d'information**

Si vous avez des suggestions à émettre concernant l'amélioration de nos produits, un compliment ou une remarque à apporter ou si vous avez rencontré un dysfonctionnement, nous sommes à votre écoute. Pour envoyer vos commentaires, visitez le site Web d'AutoCAD MEP : <http://www.autodesk.com/contact-fra>.

## **Obtenir de l'aide**

AutoCAD MEP inclut plusieurs ressources destinées à vous aider à vous familiariser avec le logiciel.

## **Formation**

Des cours et des produits de formation Autodesk contribuent à vous familiariser avec les fonctionnalités techniques clés de votre logiciel Autodesk et à accroître votre productivité. Pour en savoir plus sur les informations les plus récentes concernant la formation Autodesk, visitez <http://www.autodesk.com/autocadmep-training> ou contactez votre revendeur Autodesk agréé.

## Groupes de discussion

Autodesk vous donne accès à ses forums de discussion et à ses blogs dans lesquels vous pouvez effectuer des recherches, poser des questions et partagez des informations avec d'autres utilisateurs des produits Autodesk, notamment AutoCAD MEP. Pour plus d'informations, visitez le site Web d'Autodesk : <http://www.autodesk.com/autocadmep-community>.

## Ressources supplémentaires

D'autres ressources, telles que la base de connaissances d'AutoCAD MEP et l'aide aux développeurs, sont consultables à partir du menu d'aide du logiciel. Les membres d'Autodesk Subscription peuvent en outre accéder au support technique depuis ce menu.

## Mise à jour d'AutoCAD MEP

AutoCAD MEP contient un outil de notification appelé Centre de communication qui vous tient informé de l'éventuelle mise à disposition d'un Service Pack. Si vous êtes abonné au programme Autodesk Subscription, le centre de communication vous avertit également en cas d'information complémentaire relative au produit (par exemple, disponibilité d'une extension, de conseils et d'informations techniques). Vous pouvez configurer le centre de communication de telle sorte qu'il vous signale les mises à jour et les autres informations une fois par jour, par semaine ou par mois ou uniquement sur demande. Pour plus d'informations, voir Présentation du Centre de communications.

## Domaine de dessin AutoCAD MEP 2011


L'interface utilisateur AutoCAD MEP 2011 donne accès à des commandes et contrôles vous permettant de produire des conceptions MEP très complexes. Vous trouverez une description détaillée de cet espace de travail dans des sections ultérieures. En guise d'introduction, vous trouverez ici ses éléments principaux :

### **Ruban**

Comme Microsoft Office 2007, AutoCAD MEP 2011 possède désormais un ruban offrant un point d'accès central aux options. Le ruban se compose de

plusieurs onglets rassemblant chacun les options spécifiques à une tâche ou des objets sélectionnés.


Le ruban remplace ainsi la barre de menus et les barres d'outils, qui servaient jusqu'à présent de points d'accès principaux aux options.




### Menu de l'application

Le menu de l'application contient les options de base liées au dessin dans son ensemble, telles que Ouvrir, Enregistrer, Imprimer, Exporter, etc. A l'instar du Navigateur de menu qu'il remplace, le menu de l'application est accessible en



cliquant sur  qui se trouve dans le coin supérieur gauche de l'espace de travail.



### Espaces de travail

AutoCAD MEP dispose de six espaces de travail (HVAC, Tuyauterie, Electrique, Plomberie, Schématique et Architecture). Une fois l'installation initiale terminée, l'espace de travail par défaut est HVAC, mais il peut être défini par l'utilisateur (voir [Paramètres de l'espace de travail](#) (page 57)).

---

**REMARQUE** Les groupes de palettes d'outils aux espaces de travail existent toujours et sont accessibles à partir du menu contextuel du jeu de palettes d'outils.

---

### Menu barre d'état de dessin

Le menu barre d'état de dessin a été supprimé d'AutoCAD MEP 2011. Les commandes qui s'y trouvaient sont désormais disponibles dans le menu de l'application.




## Commandes de l'ancien menu

Configuration du dessin...
Propriétés du dessin...
Aperçu du tracé
Tracé... (Ctrl+P)
Publier...
Publier sur le Web...
Publier vers MapGuide...
Publier au format DWF 3D...
eTransmit...

## Accès à l'aide

En raison de la suppression de la barre de menus, les fonctions d'aide ont été déplacées dans InfoCenter, vers la partie supérieure droite de la fenêtre de l'application. C'est à partir de cet endroit que vous pouvez désormais les ressources d'aide en ligne d'InfoCenter et accéder à l'aide et à d'autres ressources interactives du menu d'aide.




## Barres d'outils

Les barres d'outils ont été supprimées d'AutoCAD MEP. Les commandes qui s'y trouvaient sont désormais disponibles sur le ruban.

## Autodesk Seek

Autodesk Seek vous donne accès aux informations de conception des produits. De nombreux fournisseurs de contenu, partenaires d'Autodesk et collaborateurs particuliers publient leurs données sur Autodesk Seek. Celles-ci incluent des modèles 3D, des dessins 2D, des spécifications, des brochures ou d'autres descriptions de produits ou composants.

## Importation de contenu de conception dans AutoCAD MEP 2011




Autodesk Seek vous permet également de partager votre contenu avec d'autres utilisateurs. Vous pouvez par exemple télécharger sur Autodesk Seek des dessins ou des blocs pour vos partenaires et clients, qui pourront alors y accéder directement.

## Principes de l'espace de travail

L'espace de travail correspond à une configuration d'interface utilisateur qui détermine les groupes de fonction de ruban s'affichant dans la fenêtre de dessin. Ainsi, l'espace de travail indique si les palettes d'outils et la fenêtre de la ligne de commande sont flottantes ou ancrées à un côté de la fenêtre de l'application.

Si vous travaillez au sein d'une entreprise pluridisciplinaire et effectuez diverses tâches de conception comme la conception d'un système de chauffage, ventilation, climatisation et celle d'un système de tuyauterie, les espaces de travail sont très pratiques. Vous pouvez y recourir pour enregistrer des configurations d'interface utilisateur adaptées aux différentes tâches. Une fois les espaces de travail créés, il est très simple de passer de l'un à l'autre.

### Exemple d'espace de travail Tuyauterie



## Espaces de travail par défaut d'AutoCAD MEP

AutoCAD MEP comprend des espaces de travail prédéfinis applicables à plusieurs disciplines de systèmes de construction.


Espace de travail	Description
HVAC	Configuré pour la conception des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation. Les onglets de ruban contiennent les outils et commandes HVAC et le groupe de palette d'outils HVAC est affiché.
Tuyauterie	Configuré pour la conception des systèmes de tuyauterie. Les onglets de ruban contiennent les outils et commandes de tuyauterie et le groupe de palette d'outils de tuyauterie est affiché.
Equipement électrique	Configuré pour la conception des systèmes électriques. Les onglets de ruban contiennent les outils et commandes électriques et le groupe de palette d'outils électriques est affiché.

Espace de travail	Description
Plomberie	Configuré pour la conception des systèmes de plomberie. Les onglets de ruban contiennent les outils et commandes de plomberie et le groupe de palette d'outils de plomberie est affiché.
Schématique	Configuré pour la conception de diagrammes schématiques. Les onglets de ruban contiennent les outils et commandes schématiques et le groupe de palette d'outils schématiques est affiché.
Architecture	Configuré pour la conception de plans architecturaux. Les onglets de ruban contiennent les outils et commandes d'architecture et le groupe de palette d'outils d'architecture est affiché.

## Création d'espaces de travail

Il est possible de créer vos propres espaces de travail ou, si votre organisation de conception requiert un plus grand contrôle sur votre environnement de dessin, votre gestionnaire CAO peut produire des espaces de travail en lecture seule destinés à être partagés entre un grand nombre d'utilisateurs.

### Pour créer un espace de travail personnel


- 1 Vous pouvez disposer les rubans comme vous le souhaitez dans l'environnement de dessin.
- 2 Dans la barre d'état de l'application, cliquez sur l'espace de travail actif  ➤ Enregistrer espace courant sous.
- 3 Donnez un nom au nouvel espace de travail, puis cliquez sur Enregistrer.

Pour plus d'informations sur les espaces de travail, incluant des informations sur la modification des espaces de travail et sur les différences entre les espaces de travail et les profils, voir Création d'espaces de travail organisés par tâche.

## Passage d'un espace de travail à l'autre

Pour activer un espace de travail, sélectionnez l'espace de travail dans la liste déroulante de la barre d'état de l'application.


### Espace de travail Tuyauterie sélectionné



## Paramètres de l'espace de travail

Sélectionnez Paramètres de l'espace de travail dans la liste déroulante de la barre d'état de l'application pour :


- Définir l'espace de travail par défaut (Mon espace de travail)
- Modifier l'ordre des listes d'espace de travail
- Ajouter des séparateurs
- Activer l'enregistrement automatique des modifications de l'espace de travail




## Composants de l'espace de travail

L'espace de travail comprend une fenêtre de dessin regroupant le ruban, les palettes d'outils et les autres commandes permettant de définir des projets MEP, de créer des conceptions et de générer des documents de construction.

Les sections suivantes décrivent en détail chaque composant de l'espace de travail. Vous pouvez activer ou désactiver des composants selon l'espace de travail dans lequel vous vous trouvez.



Pour accéder à la présentation interactive de l'interface utilisateur, cliquez sur le bouton Aide d'InfoCenter, en haut à droite de la fenêtre de l'application, et cliquez sur Aperçu de l'interface utilisateur.




## Ruban

Le ruban centralise l'accès aux options d'AutoCAD MEP 2011. Le ruban s'organise en plusieurs onglets correspondant aux tâches courantes du processus de dessin. Il existe deux types d'onglets :


- Les onglets statiques sont disponibles quels que soient les objets sélectionnés dans la zone de dessin. Les commandes de ces onglets sont celles qui s'affichaient précédemment dans les menus et les barres d'outils.

### Onglet début statique




- Les **onglets contextuels** (page 72) s'affichent en fonction des objets sélectionnés à l'écran. Lorsque vous sélectionnez une gaine, un onglet contextuel Gaine s'affiche sur le ruban. Les options disponibles dans ces onglets sont celles du menu contextuel (accessible en cliquant avec le bouton droit de la souris) de l'objet sélectionné.


### Onglet contextuel des objets de gaine




## Affichage du ruban

Si le ruban n'est pas affiché sur votre espace de travail ou qu'il a été fermé, tapez **ruban** sur la ligne de commande.

Vous pouvez utiliser le bouton  situé à droite du nom des onglets pour modifier l'apparence du ruban de la façon suivante :

- Pour n'afficher que les titres des groupes de fonctions dans les onglets du ruban, cliquez sur  (Réduire en titres de groupe de fonctions) dans la partie supérieure droite du ruban.




- Pour n'afficher que les noms des onglets, cliquez sur [ ] (Réduire en onglets).
- Pour afficher le ruban complet, cliquez sur [ ] une troisième fois (Afficher le ruban complet).

## Utilisation du ruban


### Pour lancer une commande à partir du ruban

- 1 Si le ruban ne s'affiche pas par défaut; tapez **ruban** sur la ligne de commande.
- 2 Cliquez sur l'onglet souhaité.
- 3 Placez le curseur sur les commandes de l'onglet en fonctions de vos besoins afin de voir les info-bulles contenant les descriptions des commandes.
- 4 Cliquez sur une option.




Certaines options du ruban sont groupées sous une liste déroulante. Pour y accéder, il suffit de cliquer sur la flèche en regard de la commande.


### Exemple de liste déroulante






Dans certains groupes de fonctions, une flèche ▼ s'affiche pour indiquer que le groupe peut être développé. La partie développée contient généralement les options les moins utilisées.



- 5 Le groupe de fonctions étendu s'affiche lorsque vous cliquez sur la flèche ▼ . Pour que cette partie reste affichée, cliquez sur  .

#### Pour séparer un groupe de fonctions d'un onglet du ruban statique


- 6 Pour garder un groupe de fonctions d'onglet statique accessible sur votre espace de travail même après avoir changé d'onglet, vous pouvez le séparer de l'onglet et l'utiliser comme palette flottante. Pour cela, placez le curseur sur la barre de titre du groupe de fonctions, puis faites-le glisser du ruban vers la zone de dessin.



Le logiciel enregistre automatiquement les modifications effectuées dans l'espace de travail, sauf si vous avez modifié le [paramètre d'espace de travail](#) (page 57) d'enregistrement des modifications par défaut.

### Pour rattacher un groupe de fonctions flottant sur le ruban

- 7 Déplacez le curseur sur le groupe de fonctions flottant et cliquez sur Rattacher les groupes de fonctions au ruban.




### Pour masquer et afficher les onglets et les groupes de fonctions

- 8 Pour masquer et afficher les onglets et les groupes de fonctions

Pour...	Action...
masquer un onglet	Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le ruban, cliquez sur Onglets, puis cliquez sur l'onglet statique afin de le désélectionner.
afficher un onglet	Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le ruban, cliquez sur Onglets, puis cliquez sur l'onglet statique afin de le sélectionner.
masquer un groupe de fonctions	Cliquez sur l'onglet à modifier, cliquez sur Groupes de fonctions, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le ruban, puis cliquez sur le nom du groupe de fonctions afin de le désélectionner.
afficher un groupe de fonctions	Cliquez sur l'onglet à modifier, cliquez sur Groupes de fonctions, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le ruban, puis cliquez sur le nom du groupe de fonctions afin de le sélectionner.

Si une marque de coche s'affiche à côté du nom d'un onglet ou d'un groupe de fonctions, cela signifie qu'ils sont actuellement affichés sur le ruban.



## Trouver les commandes dans l'espace de travail

Le ruban est intuitif et son utilisation est organisée autour des tâches. Ainsi, dans la plupart des cas, le passage des menus et des barres d'outils à la nouvelle interface s'avèrera simple et rapide. Toutefois il s'agit d'un concept nouveau et les astuces suivantes devraient vous aider à maintenir votre productivité sans rupture.

### Guide de recherche des commandes Outil

Le Guide de recherche des commandes Cet outil est un fichier d'aide qui recense toutes les commandes en fonction de leur emplacement dans l'ancien menu et qui donne leur emplacement actuel sur le ruban.

## Guide de recherche des commandes outil




Le Guide de recherche des commandes est accessible depuis le Menu d'aide



► Guide de recherche des commandes ou à partir de la page de destination de l'aide en ligne classique.

## Onglet Début

L'onglet début contient les outils les plus fréquemment utilisés. C'est là que vous trouverez les outils d'objet et de dessin de base, ainsi que des fonctions fréquemment utilisées telles qu'outils de modifications, calques et annotation de base. Servez-vous de l'onglet début comme point de départ pour vos nouveaux dessins.




## Menu de l'application

Le menu de l'application possède un mode de recherche où vous pouvez taper tout ou partie du nom d'une commande et voir une liste des emplacements dans l'interface utilisateur où vous pouvez y accéder. Pour plus d'informations, voir [Menu de l'application](#) (page 74).

## Menu contextuel


Les commandes relatives à un objet sélectionné se trouvent dans son onglet contextuel. Une fois l'objet désélectionné, les commandes ne s'affichent plus dans le ruban.

### Onglet contextuel Gaine




La plupart du temps, la disposition des commandes de l'onglet contextuel d'un objet est basée sur la structure des commandes du menu contextuel de l'objet.

### Menu contextuel Gaine



Par exemple, dans le menu contextuel d'une gaine, se trouve la commande Ajouter la sélection. Dans l'onglet contextuel Gaine, se trouve la commande Ajouter la sélection dans le groupe de fonctions Général.

## En savoir plus sur le ruban


Cliquez sur  ► Aperçu de l'interface utilisateur. Sélectionnez le film de présentation de l'interface utilisateur pour savoir comment utiliser le ruban.

## Onglets du ruban statiques

L'espace de travail se compose d'un ensemble d'onglets statiques optimisés pour les tâches MEP. L'espace de travail par défaut HVAC de la version française d'AutoCAD MEP 2011 comprend les onglets statiques suivants sur le ruban : Les sections suivantes décrivent ces onglets et les groupes de fonctions qui s'y trouvent.

## Onglet Début

L'onglet début contient les outils les plus fréquemment utilisés. C'est là que vous trouverez les outils d'objet et de dessin de base, ainsi que des fonctions fréquemment utilisées telles qu'outils de modifications, calques et annotation de base.



- **Construction.** Contient les commandes de base pour ajouter les objets les plus couramment utilisés tels que gaines, raccords de gaines et équipements, ainsi que les commandes pour ouvrir les [palettes d'outils](#) (page 137), les [palettes des propriétés](#) (page 144) et Présentation du Navigateur de contenu.
- **Dessin.** Contient les outils de base de dessin au trait tels que lignes, polylignes et rectangles, ainsi que les outils de hachures, de contour et les polygones.
- **Modifier.** Contient les commandes permettant de manipuler les objets et les dessins au trait dans un dessin. Outre les commandes standard telles que Déplacer, Rotation, Effacer, Décaler, Miroir, Echelle, Réseau, Décomposer et Joindre, vous trouverez aussi une commande pour convertir les objets AEC en masses élémentaires et convertir les masses élémentaires en solides 3D.

- Calques. Contient les commandes nécessaires pour travailler avec des calques. D'ici, vous pouvez ouvrir le Gestionnaire de calques et le Gestionnaire des états de calque.
- Annotation. Contient les commandes de base pour l'insertion des textes, des lignes de repères et des cotes. Pour plus d'informations, voir [Onglet Annoter](#) (page 68).
- Renseignements (espaces de travail Schématique et Architecture uniquement) Contient les commandes de mesure de distance et de surface, ainsi que la commande de liste AutoCAD. De plus, vous pouvez trouver des commandes pour évaluer les espaces architecturaux.
- Coupe et élévation. Contient des commandes servant à générer des coupes et des élévations de votre plan ou de votre modèle. Pour créer des coupes et des élévations avec les repères de vue, reportez-vous au groupe de fonctions Repères dans l'[onglet Annotation](#) (page 68).
- Détails. Donne accès au Gestionnaire des composants de détail à partir duquel vous pouvez insérer des composants de détail directement dans des dessins ou sur les palettes d'outils.


## Groupe de fonctions Vue flottant

Le groupe de fonctions Vue flottant donne accès aux commandes vues, styles visuels et aux outils Zoom et Panoramique. Ce groupe de fonctions n'est pas ancré sur le ruban par défaut, ainsi vous pouvez y accéder indépendamment de l'onglet actif du ruban. Si vous le souhaitez, vous pouvez ancrer le groupe de fonctions Vue à l'onglet Début.



## Onglet Insérer

L'onglet Insérer permet de travailler avec des références, des blocs, des blocs à vues multiples, des blocs, des attributs et du contenu provenant de ressources externes telles que le Navigateur de contenu et Autodesk Seek.




- **Référence.** Contient des commandes permettant de travailler avec des références externes (Xrèfs), des fichiers DWF/DWFX, des calques sous-jacents DGN et des images raster.
- **Bloc.** Contient des commandes d'insertion et d'édition de blocs et de blocs à vues multiples.
- **Attributs.** Contient des commandes de création et d'édition d'attributs.
- **Importer.** Contient des commandes permettant d'importer des fichiers Radiateur, WMF, ACIS, 3D Studio Max, DGN et LandXML.
- **Contenu.** Contient des commandes permettant d'insérer dans votre dessin du contenu en provenance de Présentation du Navigateur de contenu, de DesignCenter ou Autodesk Inventor.
- **Groupe de fonctions Recherche :** ce groupe de fonctions vous permet d'effectuer des recherches en ligne de contenu de conception préfabriqué. Pour plus d'informations sur le groupe de fonctions Recherche, voir Utilisation d'Autodesk Seek pour ajouter et partager des dessins.

## Onglet Annoter

L'onglet Annoter contient des commandes permettant de marquer les fichiers de dessin.

### Onglet Annoter



- **Outils.** Donne accès à l'ensemble de palettes d'outils Documentation.
- **Texte.** Contient toutes les commandes relatives aux textes et aux styles de textes ainsi que l'accès à l'Editeur de champs.
- **Cotes.** Contient des commandes permettant l'insertion et l'édition des cotes AEC et AutoCAD.
- **Nomenclature.** Contient des commandes permettant l'insertion de [tables de nomenclature](#) (page 945) pour les objets de base, la [création et l'insertion](#)




d'[étiquettes de nomenclature](#) (page 945) et le lancement d'une évaluation d'espace. Vous pouvez également créer des styles de tables de nomenclature et [renuméroter les données de jeux de propriétés](#) (page 984).

- **Légendes.** Contient des commandes permettant le placement de symboles de cartouche, de coupes, d'élévation et de vue de détail.
- **Etiquette.** Fournit des commandes permettant d'attacher des étiquettes MEP et des lignes de repère.
- **Notes d'identification.** Contient des commandes permettant d'ajouter des notes d'identification de feuille et de référence, des légendes de notes d'identification, d'ouvrir l'éditeur de note d'identification et de sélectionner une base de données de notes d'identification.
- **Annotation.** Donne accès aux commandes permettant de marquer un dessin pour vérification. Vous pouvez ajouter des nuages de révision, des blocs de masquage, des nettoyages, mais aussi ouvrir le Gestionnaire des jeux d'annotations et charger un fichier DWF d'annotations.
- **Echelle d'annotation :** contient des commandes permettant d'ajouter l'échelle active aux objets, d'afficher et de modifier la liste d'échelles, et d'ajouter ou supprimer les échelles des objets annotatifs.

## Onglet Analyse

Cet onglet contient l'ensemble des commandes nécessaires au calcul d'ingénierie sur les objets de l'espace de travail actif. Ces outils de calcul ne sont pas les mêmes selon les espaces (HVAC, Electrique et autres).



- **Renseignements.** Fournit des outils permettant de vérifier les interférences entre les objets MEP et les masses élémentaires, de déterminer la distance entre des zones délimitées par des objets sélectionnés, ainsi que l'outil CalcRapide pour effectuer des calculs.
- **HVAC.** Fournit un outil de calcul des tailles de gaine et permet d'importer des données au format DuctXML et gbXML.

- Espace et Zone : fournit des outils permettant d'ajouter des espaces et des zones à vos dessins, et de créer ou modifier les gabarits d'espace ou de zone.

## Onglet Vue

L'onglet Vue permet de définir et modifier les vues et de naviguer dans le dessin depuis un emplacement centralisé.

---

**REMARQUE** L'onglet Vue contient un certain nombre de commandes qui se trouvent également dans la barre d'état de l'application.

---



- Navigation. Contient ViewCube et Disques SteeringWheel, ainsi que les commandes Panoramique, Zoom et Orbite.
- Apparence. Contient des commandes permettant de sélectionner des vues, d'en créer de nouvelles, d'ouvrir le Gestionnaire de vues; d'ouvrir le Gestionnaire des styles visuels et de définir les paramètres de parcours et de vue 3D en mouvement. Vous pouvez accéder aux thèmes d'affichage prédéfinis. En outre, vous pouvez régler les plans de délimitation et accéder aux commandes Régénérer.
- Coordonnées. Contient des commandes relatives au système de coordonnées général (SCG) ou au système de coordonnées utilisateur (SCU).
- Fenêtres. Ici, vous pouvez changer de configuration de fenêtre, créer de nouvelles fenêtres et délimiter ou joindre des fenêtres.
- Effets de face. Contient des commandes permettant de définir les paramètres d'objet tels que l'ombrage, la couleur, l'éclairage de face et le rayon X.
- Effets de bord. Contient des commandes permettant de définir les paramètres de bord, ce qui inclut bords de facette, isolignes, saillie de bord, crénelage et silhouette. Vous pouvez également définir la couleur des bords obscurcis et des intersections de bord.
- Vue MEP Fournit des outils permettant de voir la direction de flux des gaines et des tuyaux, une commande d'affichage des connexions coupées (conseils de correction des défauts), ainsi qu'un moyen d'ajuster les paramètres de boussole. L'onglet développé permet de masquer la barre de

la boussole et fournit un outil permettant de contrôler la taille des conseils de correction des défauts.

- Fenêtres. Contient la plupart des commandes qui se trouvaient dans le menu Fenêtre des versions précédentes. Ici, vous pouvez passer d'un dessin ouvert à un autre, arranger les fenêtres affichées, verrouiller la fenêtre de l'espace de travail; afficher/masquer la [barre d'état de la fenêtre de dessin](#) (page 83), activer/désactiver les éléments de la barre d'état de la fenêtre de dessin et afficher la fenêtre de texte.

## Onglet Gérer

L'onglet Gérer contient des commandes destinées aux utilisateurs avancés et aux gestionnaires CAO.



- Enregistreur d'actions. Contient des commandes permettant d'enregistrer et de lire des macros d'action.
- Normes CAO. Contient des commandes permettant de configurer les normes AutoCAD, de rechercher les violations de normes dans votre dessin et de lancer le Convertisseur de calques.
- Normes du projet. Contient toutes les commandes associées aux normes de projet d'un projet AEC. Vous pouvez également configurer les normes de projet, synchroniser le projet avec ses normes, synchroniser les normes entre elles et contrôler les projets et les dessins.
- Style et Affichage. Permet d'accéder au Gestionnaire des styles, au Gestionnaire d'affichage à l'Assistant du style des cotes AEC, au Catalogue des éléments de structure et à l'assistant du style des éléments de structure. Vous pouvez également définir et insérer des profils.
- Préférences (espaces de travail HVAC, Tuyauterie, Electrique et Plomberie uniquement). Permet de définir ou de modifier les préférences.
- Contenu MEP. Fournit des commandes de lancement du générateur de contenu et de l'éditeur de catalogues. Le groupe de fonctions développé fournit des outils permettant de modifier, tester et migrer les données de catalogue, ainsi que des outils de conversion en différé et de décomposition des composants du dessin.

- Applications. Contient des commandes permettant de charger des applications supplémentaires telles que des applications ARX, LSP ou VB, et d'exécuter des scripts et des macros personnalisés. Permet également d'accéder au Gestionnaire VBA et aux éditeurs Visual Basic et Visual Lisp.
- Personnalisation. Permet d'accéder à l'Editeur interface utilisateur et aux [Palettes d'outils](#) (page 137).

## Onglets contextuels

La table suivante répertorie et décrit les onglets contextuels d'AutoCAD MEP. Tous les onglets contextuels incluent un groupe de fonctions Général contenant plusieurs commandes génériques, notamment Sélectionner un système, Visualiseur d'objets et Isoler les objets.


Nom d'onglet contextuel	Commandes uniques
Gaine	Insérer de l'équipement, Propriétés de gaine, Modifier la gaine, Longueur de la gaine, Calculer les tailles de gaine, Définir la direction du flux, Afficher/Mettre à jour le flux
Raccord de gaine	Insérer de l'équipement, Propriétés de raccord de gaine, Modifier le raccord de gaine, Ajouter/Supprimer des aubes, Calculer les tailles de gaine, Définir la direction du flux, Afficher/Mettre à jour le flux
Raccord de gaine personnalisé	Insérer de l'équipement, Propriétés du raccord de gaine personnalisé, Calculer les tailles de gaine, Définir la direction du flux, Afficher/Mettre à jour le flux
Gaine flexible	Insérer de l'équipement, Propriétés de la gaine flexible, Modifier la gaine flexible, Calculer les tailles de gaine, Définir la direction du flux, Afficher/Mettre à jour le flux
Tuyau	Insérer de l'équipement, Propriétés du tuyau, Modifier la conduite, Longueur du

Nom d'onglet contextuel	Commandes uniques
	tuyau, Définir la direction du flux, Afficher le flux
Raccord de tuyauterie	Insérer de l'équipement, Définir la direction du flux, Afficher/Mettre à jour le flux
Raccord de tuyauterie personnalisé	Insérer de l'équipement, Propriétés du raccord de gaine personnalisé, Définir la direction du flux, Afficher/Mettre à jour le flux
Ligne de plomberie	Insérer le raccord, Modifier des lignes de plomberie, Ajouter une boucle d'extension, Fusionner les lignes de plomberie, Taille de la ligne de plomberie, Afficher les objets à redimensionner, Déviation de flux
Raccord de plomberie	Afficher les objets raccordés
Chemin de câbles	Modifier un chemin de câbles, Propriétés du chemin de câbles, Longueur du chemin de câbles
Raccord de chemin de câbles	Modifier le raccord, Propriétés du raccord
Tube IRO	Insérer de l'équipement, Modifier la conduite, Longueur du tube IRO, Afficher les objets raccordés
Raccord de tube IRO	Insérer de l'équipement, Afficher les objets raccordés
Equipement	Modifier l'équipement, Propriétés de l'équipement, Convertir en appareil, Mettre à jour le flux
Tableau de distribution	Raccorder à un autre tableau de distribution, Supprimer la connexion, Gestionnaire de circuits, Nomenclature de tableaux
Fil	Gestionnaire de circuits

Nom d'onglet contextuel	Commandes uniques
Ligne schématique	Insérer un symbole
Symbole schématique	Afficher les objets raccordés
Objets multiples	Cotes, Placer en arrière-plan
Edition sur place, Interférence	Zoom sur, Etiquettes, Symboles de réservation

## Menu de l'application

Le menu de l'application contient des options concernant le dessin dans son ensemble.




Le menu de l'application contient des options utiles aux opérations suivantes :

- Créer dessins et projets
- Ouvrir les fichiers de dessin, de projet, DGN et IFC
- Enregistrer les dessins au format de fichier actuel et aux formats AutoCAD 2007, DWT ou DWS
- Exporter les fichiers créés dans une version précédente d'AutoCAD et de fichiers DGN, DWF, PDF, IFC, gBXML et DuctXML
- Traçage de dessins
- Publication de dessins vers MapGuide, DWF, Seek, et eTransmit
- Accès aux paramètres et utilitaires de dessin
- Accès aux options du programme
- Fermeture de dessins et projets
- Fermeture d'AutoCAD MEP

## Accès au menu de l'application



Pour accéder au menu de l'application, cliquez sur  dans l'angle supérieur gauche de l'espace de travail.

Tant que le curseur est placé dans la fenêtre du menu de l'application, celui-ci reste ouvert. Pour fermer le menu de l'application, activez une option de menu ou cliquez en dehors de la fenêtre du menu de l'application.

## Utilisation du menu de l'application pour trouver des commandes

Dans le menu de l'application, vous pouvez rechercher une option, puis la sélectionner dans la liste des résultats pour l'activer. Les résultats de recherche proviennent des emplacements suivants :

- Menu de l'application
- Onglets du ruban statiques
- Tout onglet contextuel actuellement affiché

- Barre d'outils d'accès rapide

Vous pouvez taper les chaînes suivantes pour rechercher :

- Le nom d'affichage de la commande dans le menu d'application, le ruban ou la barre d'outils d'accès rapide. Par exemple, vous pouvez taper : "gestionnaire des styles" ou "aperçu du tracé".
- Une partie du nom d'affichage. Si vous ne connaissez pas le nom exact, vous pouvez en taper une partie telle que "style" ou "enregistrer". Cela récupèrera toutes les commandes qui contiennent cette chaîne.
- Le nom exact de la commande. Vous pouvez taper le nom de la commande comme que vous le feriez sur la ligne de commande. Par exemple : "aecstylemanager" ou "dist". Cela récupèrera tous les emplacements dans lesquels cette commande se retrouve.


---

**IMPORTANT** Lorsque vous recherchez des commandes AutoCAD MEP 2011, n'oubliez pas d'inclure le préfixe Aecb au nom de la commande (par exemple, aecbPipeAdd à la place de PipeAdd).


---

Outre les occurrences de la chaîne recherchée, les résultats incluent le contenu de l'info-bulle associée ainsi que les étiquettes de recherche définies dans l'éditeur Personnaliser l'interface utilisateur. Pour plus d'informations sur les étiquettes de recherche, voir Affectation d'étiquettes de recherche.




- 1 Cliquez sur  , dans le coin supérieur gauche de l'espace de travail, pour ouvrir le menu de l'application.
- 2 Tapez le terme que vous voulez rechercher dans la zone de texte située dans la partie supérieure du menu.  
Une liste de concordances remplace l'affichage classique du menu de l'application.






3 Pour sélectionner l'une de ces options, cliquez sur son nom dans la liste.

4 Pour revenir à l'affichage standard du menu de l'application, cliquez sur  , situé à droite de la zone de texte.

## Affichage des derniers documents ouverts dans le menu de l'application

Le menu de l'application vous permet d'afficher une liste des documents récemment ouverts en fonctions des préférences que vous avez spécifiées.




1 Cliquez sur  pour ouvrir le menu de l'application.


2 Dans la partie supérieure du menu, cliquez sur Documents récents





3 Dans la partie supérieure du menu, sous Documents récents, spécifiez la manière dont vous voulez que les documents soient groupés.

- Par date d'accès
- Par taille
- Par type (DWG, APJ et DGN)
- Par liste triée (ordre alphabétique)



4 En haut à droite de la liste des documents  pour spécifier l'affichage de l'icône du type de fichier ou le type d'aperçu souhaité en regard de chaque nom de document.


5 Pour conserver un document dans la liste, indépendamment de sa date de dernier enregistrement, cliquez sur l'icône en forme de

punaise (  devient  ). Pour supprimer le document de la liste, appuyez de nouveau sur la punaise.

## Affichage des documents ouverts dans le menu de l'application


Le menu de l'application vous permet d'afficher les documents actuellement ouverts.



1 Cliquez sur  pour ouvrir le menu de l'application.

2 Dans la partie supérieure du menu, cliquez sur Documents ouverts




3 En haut à droite de la liste des documents,  pour spécifier l'affichage de l'icône du type de fichier ou le type d'aperçu souhaité en regard de chaque nom de document.

## Modification du nombre de fichiers et d'options récemment utilisés dans le menu de l'application

Par défaut, le menu de l'application ne peut pas afficher plus de 9 fichiers récemment utilisés. Cette procédure vous permet de modifier ce paramètre.



- 1 Cliquez sur  pour ouvrir le menu de l'application.
- 2 En bas du menu de l'application, cliquez sur Options.
- 3 Dans la boîte de dialogue Options, ouvrez l'onglet Ouvrir et enregistrer, puis, sous Menu d'application, modifiez la valeur de Nombre de fichiers récemment utilisés.
- 4 Cliquez sur OK.

## Barre d'outils d'accès rapide

La barre d'outils d'accès rapide est une barre d'outils personnalisable située en haut de la fenêtre de l'application, à droite du bouton du menu de l'application.



Par défaut, elle comprend un jeu d'options fréquemment utilisées dans l'application. Vous pouvez y ajouter ou supprimer des commandes en fonction de vos besoins.

### Pour ajouter une commande à partir du ruban

- 1 Sur le ruban, repérez la commande que vous voulez ajouter.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur la commande et choisissez Ajouter à la barre d'outils d'accès rapide.

---

**REMARQUE** Toutes les commandes ne peuvent pas être ajoutées à la barre d'outils d'accès rapide. Quand une commande ne peut pas être ajoutée à la barre d'outils d'accès rapide, elle n'apparaît dans le menu contextuel.

---

#### **Pour ajouter d'autres commandes à la barre d'outils d'accès rapide**

- 3 Dans la barre d'outils d'accès rapide, cliquez sur la flèche vers le bas située au bout à droite de la barre et choisissez Plus de commandes.
- 4 Dans l'éditeur Personnaliser l'interface utilisateur, sélectionnez la commande que vous voulez ajouter et faites-la glisser jusque dans la barre d'outils d'accès rapide.


#### **Pour supprimer une commande de la barre d'outils d'accès rapide**

- Sélectionnez la commande dans la barre d'outils d'accès rapide, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et choisissez Supprimer de la barre d'outils d'accès rapide.

## **Menus contextuels**

Si vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur la zone de dessin, le contenu du menu contextuel dépend du ou des objets sélectionnés. Par exemple, si vous avez sélectionné des objets de gaine, le menu contextuel spécifique aux gaines s'affiche, comme illustré ci-dessous.


## Menu contextuel Gaine



La plupart des commandes disponibles dans le menu contextuel d'un objet sont également présentes dans l'onglet contextuel du ruban de cet objet.

Si vous avez sélectionné plusieurs types d'objets, le menu contextuel regroupe uniquement les options susceptibles de s'appliquer à l'ensemble de la sélection. De même, un onglet contextuel Objets multiples, qui ne contient que les commandes adaptées, s'affiche sur le ruban. Si aucun objet n'est sélectionné, le menu contextuel générique s'affiche, comme illustré ci-dessous. Ce menu regroupe des commandes génériques.

### Menu contextuel de dessin général



## Palettes d'outils

Les palettes d'outils constituent le principal moyen d'accès aux outils de création d'objets dans le modèle. Elles offrent des outils pour des objets standard, ainsi que pour des objets possédant des styles et des propriétés spécifiques. Les palettes d'outils sont organisées en groupes de palettes d'outils dans un jeu de palettes d'outils. Vous pouvez créer vos propres palettes d'outils ou copier des palettes d'outils existantes à partir du Navigateur de contenu.

Pour plus d'informations, voir [Utilisation des palettes d'outils](#) (page 137).

## Palette des propriétés

La palette des propriétés constitue le point central pour afficher et modifier les propriétés physiques et graphiques des objets sélectionnés, ou sur le point d'être dessinés. L'onglet Données étendues de la palette des propriétés permet également d'attacher d'autres types d'informations aux objets (classifications, notes, documents de référence, hyperliens et données de jeu de propriétés). Vous devez généralement conserver la palette des propriétés ouverte lors d'une session AutoCAD MEP.

Pour plus d'informations, voir [Utilisation de la palette des propriétés](#) (page 144).

## Barre d'état de dessin


Située dans la partie inférieure de la zone de dessin, la barre d'état de la fenêtre de dessin affiche des informations d'état concernant le dessin en cours et permet d'accéder aux commandes suivantes de s'appliquer au dessin.



### Barre d'état du dessin









La barre d'état de la fenêtre de dessin contient les informations et les commandes suivantes :

- Informations sur le projet : si le produit fait partie d'un projet AutoCAD MEP, ces informations incluent le nom du projet ainsi que le type de fichier (par exemple, Vue ou Conception). Pour plus d'informations, voir Concepts de la gestion du projet global.
- Echelle d'annotation : pour modifier l'échelle d'annotation de la fenêtre active, cliquez sur la valeur actuelle et sélectionnez-en une nouvelle dans la liste. La modification de l'échelle peut avoir une incidence sur le paramètre Niveau de détail décrit ci-dessous.



- Visibilité de l'annotation : cliquez sur  pour afficher les objets annotatifs pour toutes les échelles. Cliquez sur  pour ajouter des échelles aux objets annotatifs lorsque l'échelle d'annotation est modifiée.
- Niveau de détail : indique la configuration d'affichage active de la fenêtre active et fournit une liste déroulante permettant de la modifier.

Basique MEP 2D
Conception MEP
Détails moyens
Équipement mécanique
Équipement mécanique - Gaine 1D
Équipement mécanique - Gaine 2D
Équipement mécanique - Tuyau par taille
Équipement électrique
Équipement électrique - Alimentation
Équipement électrique - Éclairage
Plomberie
Présentation MEP
Schématique MEP
Standard

- Plan de coupe : indique la hauteur du plan de coupe global de la configuration d'affichage active et permet d'accéder à la boîte de dialogue correspondante pour la modifier. Pour plus d'informations, voir [Remplacement du plan de coupe](#) (page 252).
-  (Activation/désactivation des hachures de surface) : permet d'activer ou de désactiver l'affichage des hachures de surface. Pour plus d'informations, voir Utilisation des hachures de surface.
-  (Remplacements des identificateurs de calques) : permet d'activer ou de désactiver les remplacements des identificateurs de calques dans la boîte de dialogue de même nom. Pour plus d'informations, voir Remplacements des identificateurs de calques.
-  (Isoler les objets) : permet de masquer ou d'afficher les objets que vous avez sélectionnés dans le dessin.
-  (Normes du projet AEC) : lors du chargement d'un projet, cliquez sur cette icône pour synchroniser ou configurer les normes du projet actuel. Pour plus d'informations, voir Présentation des normes du projet.
-  (DWG Autodesk approuvé) : cette icône indique que vous avez ouvert un fichier DWG, DWT ou DWS créé avec une application d'Autodesk ou basée sur RealDWG™.
-  (Gestion des Xréfs) : permet d'accéder à la palette des références externes, dans laquelle vous pouvez recharger des Xréfs associées au dessin en cours.
- Fichier(s) de normes manquant(s) : le cas échéant, un message signale que des fichiers de normes sont manquants dans le dessin en cours et vous




invite à vérifier les paramètres des normes et à les reconfigurer si nécessaire. Pour plus d'informations, voir Configuration des normes du projet.

- Menu barre d'état de dessin : liste déroulante regroupant les paramètres et les options que vous pouvez afficher dans la barre d'état de la fenêtre de dessin.

## Affichage et masquage d'options dans la barre d'état de la fenêtre de dessin

Vous pouvez spécifier quelles fonctions afficher ou masquer dans la barre d'état de la fenêtre de dessin.

- 1 Cliquez sur la flèche du menu située à l'extrême droite de la barre d'état de la fenêtre de dessin.




- 2 Sélectionnez les commandes que vous voulez voir s'afficher et désélectionnez celles que vous voulez masquer.

## Affichage et masquage de la barre d'état de la fenêtre de dessin

La barre d'état de la fenêtre de dessin peut être activée ou désactivée à partir du ruban ou de la [barre d'état de l'application](#) (page 86).


Pour afficher ou masquer la barre d'état de la fenêtre de dessin, cliquez sur


l'onglet **Vue** ► le groupe de fonctions **Fenêtres** ► **Barre d'état du dessin** 

## Ligne de commande


Vous pouvez directement saisir des commandes grâce la fenêtre de ligne de commande située immédiatement sous la barre d'état de la fenêtre de dessin.

Pour afficher ou masquer la ligne de commande, cliquez sur l'onglet Vue ► le

groupe de fonctions Fenêtres ► Ligne de commande .

Pour masquer la fenêtre flottante de ligne de commande, excepté la barre de titre, cliquez sur , sur la barre de titre de la fenêtre de la ligne de commande. Il suffit ensuite de placer le curseur sur la barre de titre pour afficher de nouveau la fenêtre de ligne de commande. L'icône ne s'affiche pas lorsque la ligne de commande est ancrée dans la partie inférieure de la zone de dessin.

#### Ligne de commande flottante



## Barre d'état de l'application

La barre d'état de l'application contient des paramètres pour la session de dessin en cours. Certains paramètres, notamment les options correspondant aux élévations, s'affichent uniquement si un projet est ouvert.

Les options du groupe situé dans la partie gauche de la barre d'état de l'application peuvent s'afficher sous forme d'icônes ou d'étiquettes de texte.

#### Options sous forme d'icônes



#### Options sous forme d'étiquettes de texte




Pour modifier l'affichage de ces options, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Utiliser les icônes.


Pour activer ou désactiver une option de ce groupe, cliquez sur l'icône ou l'étiquette. La couleur bleue indique que l'option est activée. La couleur grise indique qu'elle est désactivée. Pour modifier les paramètres de l'une de ces options, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône ou l'étiquette correspondante, puis choisissez Paramètres.


Pour plus d'informations sur ces options, voir Utilisation des outils de précision.


Les commandes et les paramètres suivants sont disponibles dans la barre d'état de l'application :


- Valeurs des coordonnées du curseur : contrôle le format des coordonnées sous forme de valeurs relatives ou absolues. Pour plus d'informations, voir Présentation de la saisie de coordonnées.


-  (Accrochage) : permet de restreindre le mouvement du curseur à la grille du dessin.


-  (Grille) : permet d'afficher une grille rectangulaire servant de repère pour le dessin.


-  (Ortho) : permet de restreindre le mouvement du curseur aux directions horizontale et verticale lors de la création/modification d'objets.










-  (Repérage polaire) : permet de restreindre le mouvement du curseur à des angles spécifiés.






-  (Accrochage aux objets) : permet de restreindre le mouvement du curseur à des points spécifiés sur les objets tels que le milieu ou l'intersection.

-  (Repérage d'accrochage aux objets) : permet de déplacer le curseur le long de trajectoires d'alignement définies en fonction d'autres points d'accrochage aux objets lors de la spécification de points dans une commande. Vous ne pouvez utiliser cette fonction qu'avec l'accrochage aux objets.

-  (SCU dynamique) : permet d'aligner temporairement et automatiquement le plan XY du SCU sur un plan du modèle de solide pendant la création d'objets.

-  (Saisie dynamique) : permet de saisir des valeurs d'objets directement à l'endroit où se trouve le curseur. La saisie dynamique peut être activée/désactivée pendant la création ou l'édition d'un objet dans la zone de dessin.


-  (Épaisseur de ligne) : cela vous permet d'activer ou de désactiver l'affichage du composant d'affichage épaisseur de ligne pour les objets du dessin. Dans l'espace objet, les épaisseurs des lignes apparaissent en pixels et ne changent pas en fonction du facteur de zoom. L'affichage de l'épaisseur de ligne peut alourdir l'affichage des lignes.
-  (Propriétés rapides) : fonction destinée aux objets AutoCAD et désactivée dans AutoCAD MEP.
-  (Espace objet) ou  (Espace papier) : permet de changer de présentation. Pour plus d'informations, voir Utilisation de l'espace papier et de l'espace objet.
-  (Présentations Vue rapide) : permet d'afficher un aperçu de l'espace objet d'un dessin et de toutes ses présentations sur une ligne horizontale. Cliquez sur une image d'aperçu pour afficher la présentation. Pour plus d'informations, voir Outils Vue rapide.
-  (Dessins Vue rapide) : permet d'afficher un aperçu de tous les documents ouverts (y compris leur espace objet et leurs présentations). Cliquez sur l'image d'aperçu pour afficher le dessin ou la présentation de votre choix. Pour plus d'informations, voir Outils Vue rapide.
-  (ShowMotion) : permet de créer, sélectionner et lire à l'écran des animations réalisées avec une caméra cinématique (appelées prises de vue). Ces animations peuvent servir aux présentations ou à la navigation. Pour plus d'informations, voir Définition et modification des vues avec ShowMotion.
-  (Panoramique) : permet de déplacer la vue à l'intérieur de la zone de dessin.
-  (Zoom) : permet d'augmenter ou de réduire la taille apparente des objets dans le visualiseur d'objets.

-  (Disque de navigation) : affiche un menu contenant différents outils de navigation. Pour plus d'informations, voir Navigation avec les disques de navigation SteeringWheel.
-  (Espaces de travail) : permet de changer d'espace de travail. Pour plus d'informations, voir [Principes de l'espace de travail](#) (page 54).
-  (Positions des barres d'outils/fenêtres) : permet de basculer entre les fenêtres et barres d'outils ancrées ou flottantes.
- Elévation : cliquez pour ouvrir la boîte de dialogue Décalage de l'élévation. Sélectionnez un niveau pour le calcul du décalage d'élévation. Cette option est uniquement disponible lorsque le dessin en cours est un dessin de conception issu d'un projet AEC.
-  (Remplacer la valeur Z par l'élévation en cours) : permet d'activer ou de désactiver le remplacement de la valeur Z existante par l'élévation en cours.
-  (Effacement de l'écran) : permet de passer de l'écran standard à un affichage plein écran. En mode plein écran, toutes les barres d'outils et les palettes (à l'exception des palettes d'outils) sont masquées. Les palettes masquées conservent leur état actuel.

## Affichage et masquage d'options dans la barre d'état de l'application

Vous pouvez afficher ou masquer des options individuelles dans le menu de la barre d'état de l'application.

- 1 Cliquez sur la flèche du menu située à l'extrême droite de la barre d'état de l'application.



2 Sélectionnez les commandes nécessaires.

---


**REMARQUE** Pour accéder à ces commandes, vous pouvez également cliquer sur l'onglet **Vue** ► le groupe de fonctions **Fenêtres** ► **Barre**

**d'état**  .

## Palette du navigateur du projet

La palette du navigateur du projet permet de créer, de modifier et d'ouvrir les fichiers de projet d'AutoCAD MEP depuis un emplacement centralisé. Cette palette est généralement ouverte dans l'espace de travail pendant que vous travaillez sur un projet. Pour plus d'informations, voir Concepts de la gestion du projet global.

### Palette du navigateur du projet



## Recherche d'informations dans AutoCAD MEP

Outre l'aide en ligne, AutoCAD MEP fournit un accès rapide à plusieurs autres sources d'informations utiles pour travailler efficacement avec les fonctionnalités existantes ou nouvelles du produit. Les sections ci-dessous vous indiqueront comment obtenir rapidement de l'aide sans quasiment interrompre votre travail.

### Barre d'outils InfoCenter

InfoCenter constitue le point central pour obtenir de l'aide sur le produit et rechercher d'autres sources d'informations. Vous pouvez rechercher des informations à l'aide de mots-clés (ou d'expressions), afficher le panneau Centre de communication pour vérifier les mises à jour de produit et les informations sur les produits ou afficher le panneau Favoris pour accéder aux rubriques enregistrées.




Après la saisie d'un mot-clé ou d'une expression, il vous suffit d'appuyer sur la touche ENTREE ou sur le bouton de recherche pour lancer la recherche au sein de plusieurs ressources d'aide ainsi que dans tous les fichiers spécifiés dans

la boîte de dialogue Paramètres InfoCenter. Les résultats s'affichent dans un panneau sous forme de liens. Vous pouvez cliquer sur le lien de votre choix pour afficher la rubrique d'aide, l'article ou le document correspondants.

En outre, des info-bulles du Centre de communication s'affichent lorsque vous sélectionnez certaines fonctionnalités. Ces info-bulles fournissent des informations issues de la base de connaissances ainsi que des conseils d'ordre général. Vous pouvez cliquer sur l'icône en forme de flèche pour développer l'info-bulle et obtenir de plus amples informations.

#### Exemple d'info-bulle




Pour plus d'informations sur l'InfoCenter, voir Recherche d'informations à l'aide de InfoCenter.

## Menu d'aide

En raison de la suppression de la barre de menus, les fonctions d'aide ont été déplacées dans InfoCenter, vers la partie supérieure droite de la fenêtre de l'application. C'est à partir de cet endroit que vous pouvez accéder à l'aide et à d'autres ressources interactives du menu d'aide.

#### Menu d'aide





## Centre de communication

Le centre de communication est accessible à partir de la barre d'outils InfoCenter. Cette ressource contient des liens vers les informations sur les mises à jour/actualités du produit et, éventuellement, vers le centre d'abonnement, des fichiers spécifiés du gestionnaire CAO et des sources RSS.

## Aide contextuelle de la touche F1

De nombreuses options et boîtes de dialogue sont associées à des rubriques d'aide contextuelle auxquelles vous pouvez accéder de l'une des façons suivantes :

- Appuyez sur la touche F1 lorsqu'une option est active ou qu'une boîte de dialogue est ouverte.
- Appuyez sur la touche F1 lorsqu'une info-bulle du ruban s'affiche.
- Cliquez sur le bouton Aide dans une boîte de dialogue.

## Info-bulles

Outre les info-bulles interactives qui permettent de créer et de modifier des objets (voir Edition directe à l'aide de poignées et de cotes dynamiques), AutoCAD MEP fournit des info-bulles contenant des informations sur les commandes, options ou fichiers sur lesquels le curseur s'arrête.


## Info-bulles des options

Une brève description s'affiche lorsque le curseur s'arrête sur une option située dans l'un des emplacements suivants :


- Le ruban
- La barre d'outils d'accès rapide

Certaines options possèdent également des info-bulles étendues, qui s'affichent après un laps de temps défini par l'utilisateur.

### Info-bulle standard pour une option




### Info-bulle étendue pour une option



## Contrôle de l'affichage des info-bulles des options

Vous pouvez modifier l'affichage des info-bulles des options. Vous pouvez notamment définir la durée nécessaire à l'affichage des info-bulles étendues.




- 1 Cliquez sur  ► Options.
- 2 Cliquez sur l'onglet Affichage.
- 3 Sous Eléments de la fenêtre, activez l'option Afficher les info-bulles.
- 4 Pour modifier la durée nécessaire à l'affichage des info-bulles étendues, sélectionnez une valeur différente dans le champ Durée du différé (en secondes). Pour désactiver les info-bulles étendues, désactivez l'option Afficher les info-bulles étendues.

## Info-bulles des palettes et boîtes de dialogue


Les boîtes de dialogue et palettes suivantes prennent en charge les info-bulles étendues :

- Explorateur de projets
- Palette du navigateur du projet
- Palette de comparaison des dessins
- Palette de détection des interférences



## Info-bulles de survol des objets


Lorsque vous positionnez le curseur sur un objet de la zone de dessin, une info-bulle contenant les informations de base sur l'objet s'affiche.



Les informations qui s'affichent sont standardisées et ne peuvent pas être modifiées, à la différence de celles se rapportant aux objets AutoCAD tels que les lignes ou les polylignes. Pour plus d'informations sur la configuration des info-bulle de survol d'objet pour les objets AutoCAD, voir Info-bulles de survol.

## Info-bulles de la palette des propriétés


Lorsque vous passez le curseur sur une propriété de la liste figurant dans la palette des propriétés, une info-bulle s'affiche.




## Info-bulles des miniatures (aperçus)

Dans le Navigateur du projet, vous pouvez afficher les aperçus miniatures des dessins du projet. Vous avez le choix entre un aperçu graphique ou détaillé,

ou les deux à la fois. L'affichage des miniatures facilite la navigation dans les projets volumineux, constitués de nombreux dessins.




#### Pour activer les info-bulles d'aperçu dans le Navigateur du projet

- 1 Sur la barre d'outils d'accès rapide, cliquez sur  (Navigateur du projet).
- 2 Ouvrez l'onglet Conceptions, Vues ou Feuilles.
- 3 Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la barre d'outils située dans la partie inférieure de l'onglet.
- 4 Cliquez sur Style d'info-bulle et sélectionnez l'une des trois options suivantes :

Option de style d'info-bulle	Affichage de l'info-bulle
Nom	Affiche uniquement le nom du fichier de dessin. Activez cette option pour améliorer la visibilité de l'arborescence des fichiers.
Aperçu	Affiche uniquement une image d'aperçu du fichier. Vous pouvez spécifier la taille de l'aperçu (Petit, Moyen, Grand).


Option de style d'info-bulle	Affichage de l'info-bulle
Détails	Affiche une description (texte) qui comprend des informations sur le fichier telles que son emplacement, sa taille, sa date de dernier enregistrement et le nom de l'utilisateur qui a procédé à cet enregistrement.
Aperçu et détails	Affiche une image d'aperçu et une description (texte) du fichier de dessin. Vous pouvez spécifier la taille de l'aperçu (Petit, Moyen, Grand).

5 Pour afficher les informations fournies par les info-bulles d'aperçu et de détails, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Volet Aperçu/Détails. Une fois cette option sélectionnée, la description ou l'image d'aperçu s'affiche sous l'arborescence des fichiers.




## Conseils de correction de défauts

L'interaction normale des objets dans un dessin AutoCAD MEP dépend de plusieurs règles liées au positionnement des objets les uns par rapport aux autres. Lorsque des objets ou leurs composants sont mal placés, une icône s'affiche à l'endroit qui pose problème (voir illustration).




Pour afficher la description du problème et les solutions possibles, vous devez placer le curseur sur cette icône. Certains conseils de correction du défaut sont plus détaillés que d'autres. Pour obtenir des instructions supplémentaires, vous pouvez appuyer sur la touche *F1* pour accéder à la rubrique d'aide correspondante.



Notez que les problèmes de configuration des objets ne sont pas tous faciles à résoudre. Dans les opérations booléennes, par exemple, lorsqu'une entité de type modificateur de corps est ajoutée ou supprimée dans un objet, le conseil de correction du défaut identifie le type d'objet ou de composant et suggère une façon de corriger le problème. La solution proposée peut consister à modifier l'emplacement de l'objet ou sa géométrie. Néanmoins, il s'agit essentiellement d'une approche empirique. Les solutions fournies par ces icônes ne sont pas garanties.

Les conseils de correction du défaut s'affichent normalement lors du dessin, et non pendant le traçage ou la publication. Vous pouvez modifier ces paramètres dans la boîte de dialogue Options en suivant la procédure ci-dessous :




- 1 Cliquez sur  ► Options.
- 2 Dans la boîte de dialogue Options, cliquez sur l'onglet Editeur AEC.
- 3 Dans le panneau Conseil de correction du défaut, activez ou désactivez l'option Dessin ou Traçage/Publication selon vos besoins.

## Info-bulles des poignées d'objets

Dans AutoCAD MEP, les objets possèdent des poignées permettant leur manipulation. Chaque poignée possède une info-bulle indiquant sa fonction.

### Poignées de raccord de tuyauterie et info-bulle



Lorsque vous modifiez un objet à l'aide d'une poignée, une info-bulle s'affiche généralement afin de vous fournir des informations supplémentaires sur l'utilisation de la poignée.

Pour plus d'informations, voir Edition directe à l'aide de poignées et de cotes dynamiques.



# Utilisation de l'espace objet et de l'espace papier

Il existe deux environnements de travail différents dans lesquels vous pouvez créer des objets dans un dessin MEP.

- **Espace objet.** Il s'agit d'une zone de dessin 3D sans limites. Dans l'espace objet, vous dessinez, visualisez et modifiez à votre guise vos conceptions de systèmes de construction.
- **Espace papier.** Il s'agit d'un environnement de présentation de feuille bidimensionnel. Dans l'espace papier, créez des vues adaptées à vos conceptions, ajoutez des annotations et créez des feuilles de tracé.

Dans AutoCAD MEP, ces espaces sont accessibles à partir de plusieurs onglets figurant en bas de la zone de dessin : l'onglet des modèles, l'onglet Work et un ou plusieurs onglets de présentation. Ils sont désactivés par défaut.



- **Onglet Objet.** Cet onglet est disponible pour les gabarits de modèle et de feuille. Sa valeur TILEMODE est toujours définie sur 1, pour que vous puissiez diviser la zone de dessin en plusieurs fenêtres (ce processus est appelé mosaïque). Chaque fenêtre en mosaïque affiche une vue différente du modèle. Par exemple, une fenêtre affiche une vue en plan tandis qu'une autre affiche une vue latérale. La même configuration d'affichage doit être appliquée à toutes les fenêtres en mosaïque. De plus, vous ne pouvez pas utiliser de fenêtres flottantes, ni geler des calques différents dans les fenêtres en mosaïque.
- **Onglet Work.** Disponible pour les gabarits de modèle, cet onglet vous permet de travailler simultanément avec vos conceptions en mode plan et en 3D. L'onglet contient deux fenêtres, chacune d'elles est associée à une configuration d'affichage par défaut. La fenêtre possédant une direction de visualisation Haut (plan) sert aux plans de faux-plafond schématiques, 1D ou 2D. L'autre fenêtre possédant une direction de visualisation isométrique est destinée à la création de dessins isométriques et à la réalisation d'autres tâches, plus pratique dans une telle vue. Vous pouvez copier l'onglet Work pour en ajouter un deuxième ou supprimer cet onglet s'il n'a pas lieu d'être pour un projet particulier.
- **Onglets Feuille.** Ces onglets (appelés également onglets de présentation) sont disponibles dans les gabarits de feuilles. Servez-vous de ces onglets pour présenter votre dessin en vue de son traçage ou de son impression. Les onglets Feuille contiennent une bordure et un cartouche que vous

pouvez modifier et appliquer à vos projets ou encore remplacer par une bordure et un cartouche personnalisés.

Travailler avec d'autres onglets que l'onglet Objet présente des avantages. Dans les autres onglets, vous pouvez affecter différentes configurations d'affichage à différentes fenêtres, geler différents calques dans les fenêtres ou encore utiliser des fenêtres flottantes.

Par défaut, vous pouvez passer d'un onglet à un autre à l'aide des boutons figurant sur la barre d'état de l'application.



Les onglets s'affichent sous la forme de boutons de barre d'état pour optimiser votre espace de dessin.

Pour les afficher en tant qu'onglet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Objet ou Work et choisissez Afficher les onglets Présentation et Objet.

Chacun des [gabarits par défaut](#) livrés avec le logiciel contient un ou plusieurs onglets de présentation permettant la conception et le traçage des systèmes de construction. Les onglets ont pour objectif de favoriser l'élaboration de conceptions précises et efficaces.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'espace objet et de l'espace papier, voir Utilisation de l'espace papier et de l'espace objet.

## Personnalisation de l'affichage des objets MEP

L'affichage personnalisé est un mode d'édition spécial qui permet de modifier à l'écran les composants d'un objet MEP dans une vue en plan. Il sert notamment à ajouter des dessins au trait uniques (aubes, suspensions et autres accessoires) à des objets et des raccords. Vous pouvez également l'utiliser dans vos présentations mécaniques contenant des éléments de tuyauterie. L'affichage personnalisé vous permet, par exemple, de couper les tuyaux dans un rack afin d'afficher plusieurs élévations du rack dans une vue en plan. Enfin, lorsque vous placez de l'équipement, qu'il s'agisse de tableaux électriques ou de pompes montées sur socle, vous pouvez, par exemple, masquer la ligne indiquant les blocs d'équipement ou celle délimitant l'espace libre requis par le fabricant autour de l'appareil.

---

**REMARQUE** Il vous permet de modifier des gaines, des tuyaux, des chemins de câbles, des tubes IRO, des pièces à vues multiples, des fils, des appareils et des tableaux de distribution. Cependant, cette fonctionnalité n'est pas disponible pour les lignes et raccords de plomberie, ni pour les objets et symboles schématiques.

---

En outre, vous pouvez utiliser l'affichage personnalisé pour modifier des objets appartenant à des dessins référencés en externe (Xréfs). Une fois enregistrées, vos modifications n'auront aucun impact sur la Xréf. L'affichage personnalisé reste disponible tant que la Xréf est associée au même dessin hôte.

Lorsque le mode Affichage personnalisé est activé, vous pouvez continuer à ajouter d'autres objets MEP au dessin, mais pas à l'objet en cours d'édition. Vous pouvez également exécuter une commande d'ajout ou de suppression de dessin au trait pour l'objet en cours d'édition.

---

**REMARQUE** Si vous partagez des dessins avec des utilisateurs travaillant avec une version d'AutoCAD MEP plus récente, ceux-ci pourront afficher ou supprimer vos affichages personnalisés. Ils ne pourront néanmoins pas modifier ces personnalisations.

---

## Utilisation de l'affichage personnalisé

Lorsque vous ouvrez une session en mode Affichage personnalisé, un profil temporaire d'édition sur place est tracé autour de l'objet à modifier. Tous les autres objets du dessin sont, quant à eux, inaccessibles et estompés.

---

**REMARQUE** Vous pouvez modifier l'intensité de l'estompage des objets au cours




de votre session en mode Affichage personnalisé. Cliquez sur  
► Options ► l'onglet Affichage. Sous Contrôle de l'estompe, pour l'édition sur place et les représentations annotatives, entrez une valeur ou faites glisser le curseur, puis cliquez sur OK.

---

Après avoir effectué vos modifications, vous pouvez les enregistrer et fermer la session en mode Affichage personnalisé. Vous pouvez aussi ignorer ces modifications avant de fermer la session et rétablir l'affichage d'origine de l'objet.

### Pour personnaliser l'affichage d'un objet

- 1 Sur la ligne de commande, tapez **objectgraphicsedit**.
- 2 Sélectionnez l'objet à modifier.

3 Pour effectuer un zoom sur l'objets, cliquez sur Edition sur place ► le groupe de fonctions Graphiques ► Zoom sur .

4 Ajoutez des images à l'objet, modifiez-les ou supprimez-les.

Supposons par exemple que vous voulez ajouter un dessin au trait indiquant un bloc d'équipement et délimitant l'espace libre autour d'un refroidisseur.

5 Pour enregistrer les modifications et quitter, cliquez sur l'onglet Edition sur place ► le groupe de fonctions Edition ► Terminer

 . Sinon, pour quitter sans conserver les modifications, cliquez sur Edition sur place : l'onglet Graphiques ► le groupe de fonctions Edition ► Annuler .

---

**REMARQUE** Les objets modifiés en mode Affichage personnalisé se servent du composant d'affichage Objets graphiques personnalisés. Lorsqu'un objet est modifié dans ce mode, tous les remplacements d'affichage qui lui sont appliqués directement, ou indirectement par le biais de son style ou de son système, sont ignorés.

---

#### **Pour supprimer l'affichage personnalisé d'un objet**

1 Sur la ligne de commande, tapez **objectgraphicoverride remove**.

2 Sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez supprimer l'affichage personnalisé.

Vous pouvez également sélectionner l'objet, puis cliquer dessus avec le bouton droit de la souris et choisir Supprimer des graphiques personnalisés.

---

**REMARQUE** Le déplacement d'un objet, à l'exception des pièces à vues multiples, supprime les affichages personnalisés.

---

# Tâches de base liées aux dessins

# 4

Les préférences par défaut (par exemple, les paramètres des catalogues de composants et de positionnement de système) peuvent être spécifiées une fois et réutilisées par la suite. L'utilisation d'un jeu de préférences dans plusieurs dessins permet de garantir le respect des normes du projet et d'accélérer le processus de création de système en évitant aux concepteurs de répéter l'étape de configuration des préférences.

## Préférences de dessin

Les préférences de dessin déterminent le format et les fonctionnalités des conceptions. Elles se divisent en deux catégories principales :

- Préférences de positionnement
- Préférences d'initialisation

Vous pouvez spécifier les préférences d'un dessin en particulier ou les enregistrer dans un gabarit de manière à les partager au sein de l'équipe de conception.

Les exemples de gabarit proposés dans AutoCAD MEP sont associés à des préférences par défaut. Vous pouvez donc commencer immédiatement la conception. Une fois familiarisé avec le logiciel, vous pourrez modifier ces paramètres de manière à créer l'environnement de dessin qui correspond le mieux à vos besoins.

## A propos des préférences de positionnement

Les préférences de positionnement reposent sur des impératifs de dessin ou de conception spécifiques. En principe, elles s'appliquent à un système mécanique

ou électrique et varient en fonction du type de conception à réaliser. Elles incluent, par exemple, les paramètres des composants par défaut et les connexions à utiliser lors du positionnement. Pour plus d'informations, voir

- [Configuration des préférences de positionnement de gaine](#) (page 307)
- [Configuration des préférences de positionnement de tuyau](#) (page 481)
- [Configuration des préférences de positionnement de chemin de câbles et de tube IRO](#) (page 619)

---

**REMARQUE** D'autres préférences sont disponibles pour les dessins de système électrique et de plomberie. Pour plus d'informations, voir [Configuration des préférences de système électrique](#) (page 600) et [Spécifications des préférences de plomberie pour les étiquettes et les indicateurs de direction du flux](#) (page 815).

---

## Préférences d'initialisation

Les préférences d'initialisation désignent les paramètres généralement définis en début de projet, appliqués à l'ensemble des systèmes, et récurrents durant l'intégralité du processus de conception. Elles incluent notamment les paramètres d'intersection d'objets, les règles générales de connexion et l'emplacement des catalogues et des contenus basés sur des styles.


Vous pouvez accéder aux préférences d'initialisation à partir du bouton Options du menu de l'application. Les paramètres du dessin déterminent le comportement en ligne du curseur grâce aux paramètres d'incrément d'accrochage d'angles et de distances. Ils déterminent également la méthode d'accrochage des objets dessinés aux objets existants. La boîte de dialogue Options regroupe les paramètres par défaut des catalogues de composants, des élévations d'édifice, du comportement du positionnement de dessin et de l'affichage des info-bulles.

## Spécification des emplacements des catalogues de composants et des contenus basés sur des styles



1 Cliquez sur  ► Options.

2 Dans la boîte de dialogue Options, cliquez sur l'onglet Catalogues MEP.



**Pour... Action...**


ajouter un catalogue sélectionner la catégorie à laquelle le catalogue doit être ajouté, puis cliquez sur Ajouter. Dans la boîte de dialogue de sélection des fichiers, accédez au catalogue (fichier APC), sélectionnez-le, puis cliquez sur Ouvrir.

supprimer un catalogue sélectionnez le catalogue et cliquez sur Supprimer.

spécifier un catalogue différent sélectionnez le catalogue à remplacer, puis cliquez sur Parcourir. Dans la boîte de dialogue de sélection des fichiers, accédez au catalogue (fichier APC), sélectionnez-le, puis cliquez sur Ouvrir.

Pour...	Action...
réorganiser des catalogues	sélectionnez le catalogue et choisissez Déplacer vers le haut ou Déplacer vers le bas. L'ordre dans lequel les catalogues s'affichent sur l'onglet Catalogues MEP est le même que celui dans lequel ils s'affichent pendant la sélection des composants au cours du positionnement.

**4** Pour chaque type de contenu (appareils électriques, tableaux de distribution, raccords de plomberie et symboles schématiques), spécifiez sous Chemins de contenu basés sur le style, le dossier comprenant le contenu auquel vous voulez accéder au cours du positionnement. Pour cela, cliquez sur la valeur indiquée dans la

colonne Chemin, puis cliquez sur . Dans la boîte de dialogue de sélection, choisissez le dossier, puis cliquez sur Ouvrir.

**REMARQUE** Le chemin de contenu partagé spécifie l'emplacement des gabarits de composants génériques, des primitives (modèles de pièces limités permettant d'élaborer rapidement des composants complets) et d'autres fichiers de configuration requis par le logiciel. Il est dit partagé, car il est requis par le logiciel quel que soit le pack de contenu spécifique utilisé (Global, U.S. Metric, etc.).

AutoCAD MEP comprend des catalogues de composants incluant des centaines de composants conformes aux normes et des bibliothèques de contenu contenant des objets basés sur le style. Vous pouvez toutefois également créer vos propres catalogues et contenus personnalisés. Pour plus d'informations, voir [Personnalisation des catalogues](#) (page 1295), [Personnalisation de contenu basé sur un catalogue](#) (page 1075) et [Personnalisation de contenu basé sur le style](#) (page 1001).

**IMPORTANT** Pour faciliter la mise à niveau vers une nouvelle version de AutoCAD MEP, ajoutez tous vos composants personnalisés à des catalogues personnalisés et non aux catalogues fournis avec le logiciel. Cela vous permet en effet, lors de la mise à niveau, de déplacer facilement vos catalogues personnalisés vers les destinations appropriées de la nouvelle installation (où sont situées les nouvelles versions des catalogues fournis avec le logiciel).

Dans la boîte de dialogue Options, spécifiez les emplacements du contenu (catalogues de composants et contenu basé sur des styles) auquel vous voulez accéder lors du positionnement. Si le contenu est stocké sur votre ordinateur,



spécifiez des emplacements locaux dans la boîte de dialogue. S'il est stocké en réseau pour pouvoir être partagé par plusieurs utilisateurs, spécifiez des emplacements réseau.

Vous pouvez spécifier plusieurs catalogues de composants pour une catégorie. Par exemple, vous pouvez spécifier le catalogue de gaines fourni avec le logiciel, ainsi qu'un catalogue de gaines personnalisé pour la catégorie Gaine. Cependant, si deux composants de catalogues différents ont un ID ou un nom identique, seul le composant figurant le plus haut dans la liste sera affiché au cours de la sélection des composants (par exemple, lors de l'ajout de pièces à vues multiples à un dessin ou de la sélection de raccords de tuyauterie pour une définition de préférence de routage).

## Règles de positionnement

Les règles de positionnement permettent de définir les connexions de système, l'utilisation de composants spécifiques et l'affichage des interférences entre les objets de dessin.

## Règles de connexions de composants

Vous pouvez autoriser ou interdire les connexions entre systèmes dissemblables. En règle générale, ce type de connexion n'est pas souhaitable. Toutefois, dans certaines situations, vous pouvez être amené à les autoriser. Vous pouvez également configurer une invite système signalant ce type de connexion.

Par exemple, vous souhaitez dessiner un schéma de réseau d'alimentation en eau contenant un sous-réseau d'alimentation en eau froide et un sous-réseau d'alimentation en eau chaude. Lors du positionnement, plutôt que de définir un troisième système pour le réseau d'alimentation principal relié à l'édifice, vous pouvez dessiner la canalisation principale au niveau du réseau d'alimentation en eau froide et le relier au chauffe-eau défini sur le réseau d'alimentation en eau chaude. Dans ce cas, vous devez raccorder les réseaux d'alimentation en eau chaude et en eau froide. Vous pouvez dès lors configurer des règles de positionnement autorisant automatiquement la connexion ou générant une invite système préalable.

Pour assurer la validité des connexions, les composants reliés doivent être assignés au même groupe de systèmes et respecter les règles de [style de connexion](#). Les groupes de systèmes sont configurés dans le cadre des définitions de systèmes de composants et permettent de raccorder des systèmes de composants différents appartenant au même groupe de systèmes. Par exemple, pour raccorder une gaine de soufflage à moyenne pression à une

gaine de soufflage à basse pression, les deux types de gaines doivent être assignés au groupe de systèmes de soufflage.

Si le test de connexion échoue, vous pouvez interdire la connexion. Vous pouvez également autoriser la connexion de systèmes dissemblables ou encore définir une règle permettant de modifier le système du composant dessiné en fonction du système de celui auquel il doit être relié avant d'autoriser la connexion.

---

**REMARQUE** Dans un premier temps, il est recommandé d'utiliser la préférence par défaut Solliciter l'intervention de l'utilisateur.

---

## Configuration des règles de test de connexion



1 Cliquez sur  ► Options.

2 Dans la boîte de dialogue Options, cliquez sur l'onglet Règles de présentation MEP.

3 Dans la section Echec du test de connexion, sélectionnez une règle :

Pour...	Action
dessiner le composant au niveau du point sélectionné sans le raccorder au composant existant	sélectionnez Ne pas raccorder.  <b>REMARQUE</b> Si vous sélectionnez cette option et que vous raccordez des appareils à l'aide de fils dont le système ne correspond pas à celui de la connexion électrique de l'appareil, l'ajout des fils est refusé.
afficher une invite avant de raccorder les composants à un système existant	sélectionnez Solliciter l'intervention de l'utilisateur. Si vous autorisez la connexion entre deux systèmes dissemblables, vous avez deux possibilités : <ul style="list-style-type: none"><li>■ Vous pouvez établir une connexion valide en modifiant le système du composant en fonction du système existant.</li><li>■ Vous pouvez ignorer le système et créer une connexion non valide.</li></ul>

Pour...	Action
	<p><b>REMARQUE</b> Si vous sélectionnez cette option et que vous raccordez des appareils à l'aide de fils dont le système ne correspond pas à celui de la connexion électrique de l'appareil, vous devez autoriser la modification du système de la connexion. Si vous n'autorisez pas cette modification, les fils ne peuvent pas être ajoutés. Le système de l'appareil, qui détermine uniquement l'affichage de l'appareil, n'est pas affecté.</p>
<p>raccorder systématiquement les composants en modifiant le système du composant dessiné en fonction du système existant</p>	<p>Sélectionnez Raccorder après mise en correspondance automatique.</p> <p><b>REMARQUE</b> Si vous sélectionnez cette option et que vous raccordez des appareils à l'aide de fils dont le système ne correspond pas à celui de la connexion électrique de l'appareil, l'ajout des fils est autorisé. Le système de la connexion de l'appareil est automatiquement modifié. Le système de l'appareil, qui détermine uniquement l'affichage de l'appareil, n'est pas affecté.</p>

## Tailles de composants standard et personnalisées


Vous pouvez autoriser l'utilisation de tailles de composant personnalisées lors du positionnement ou autoriser uniquement les tailles de composant définies dans le catalogue de composant. Par exemple, lors de la création d'un positionnement de canalisation, vous pouvez avoir besoin d'insérer un coude dont l'angle ne correspond à aucun des coudes définis dans le catalogue des composants. Vous pouvez alors créer automatiquement un coude avec un angle personnalisé dans la présentation.

Si vous utilisez les tailles personnalisées, les composants personnalisés créés sont disponibles uniquement dans le dessin actif ; ils ne sont pas enregistrés dans le catalogue de composants et ne peuvent pas être réutilisés dans d'autres dessins. Si vous devez définir un grand nombre de tailles personnalisées dans

vos conceptions, voir [Personnalisation de contenu basé sur un catalogue](#) (page 1075).

## Configuration de la sélection des composants




- 1 Cliquez sur  ► Options.
- 2 Dans la boîte de dialogue Options, cliquez sur l'onglet Règles de présentation MEP.
- 3 Dans la section Sélection de composant, sélectionnez l'option de taille souhaitée :



Pour...	Action...
autoriser uniquement les tailles standard définies dans le catalogue des composants	sélectionnez Utiliser les composants du catalogue uniquement.
afficher une invite avant de sélectionner une taille de composant personnalisée	sélectionnez Notifier lorsque des composants spécifiques sont nécessaires. Si vous acceptez le composant proposé, le composant personnalisé est créé. Si vous refusez, le dernier segment dessiné est supprimé.
autoriser systématiquement les tailles de composant personnalisées	sélectionnez Utiliser des composants spécifiques.

## Définition des élévations de système



- 1 Cliquez sur  ► Options.
- 2 Dans la boîte de dialogue Options, cliquez sur l'onglet Elévations MEP.

### 3 Définissez l'élévation :

Pour...	Action...
ajouter une élévation	cliquez sur  , puis indiquez le nom, la valeur et la description de l'élévation.
modifier une élévation	sélectionnez une élévation. Cliquez sur le champ Nom, Elévation ou Description, puis modifiez la saisie.
supprimer une élévation.	sélectionnez une élévation, puis cliquez sur  .

Lors du positionnement, vous pouvez définir les élévations à utiliser pour les systèmes créés. Vous pouvez créer des élévations associées aux différents systèmes d'un étage ou aux systèmes de plusieurs étages d'un édifice. Vous pouvez également indiquer des élévations manuellement lors de l'ajout de composants. Toutefois, l'utilisation des élévations définies permet de garantir la précision du positionnement et d'accélérer le processus.

Par exemple, si vous souhaitez définir l'ensemble des gaines de soufflage d'un étage sur une élévation de 12'-0", créez une élévation de 12'-0" intitulée Supply - 1st Floor. Cette élévation est alors disponible lors de l'ajout de gaines d'aération au dessin. Tous les segments de conduite non verticaux et tous les raccords de la conduite sont automatiquement positionnés à une hauteur de 12'-0".


## Configuration des paramètres d'info-bulles

Les info-bulles s'affichent lorsque vous passez le curseur de la souris sur des éléments tels que les menus, les icônes ou les palettes. Les info-bulles d'AutoCAD MEP permettent d'accéder rapidement aux informations sur les objets (par exemple, le nom de l'objet, le système auquel il est assigné et l'élévation correspondante).

**Pour spécifier les informations affichées dans les info-bulles d'AutoCAD MEP**

1 Cliquez sur  ► Options.

2 Dans la boîte de dialogue Options, cliquez sur l'onglet Affichage.



3 Sous Éléments de fenêtre, spécifiez les options d'info-bulles souhaitées.

Vous pouvez également définir la couleur, la taille et la transparence des info-bulles. Pour plus d'informations, voir Boîte de dialogue Apparence des info-bulles.

## Accrochages d'AutoCAD MEP


AutoCAD MEP propose deux types d'outils d'accrochage :

- **Outils d'accrochage aux objets** : outils d'accrochage AutoCAD® standard permettant d'accrocher des points de dessin aux emplacements de géométrie d'autres objets. Par exemple, vous pouvez effectuer un accrochage au niveau de l'extrémité d'une ligne ou de l'intersection de deux lignes.
- **Outils d'accrochage d'AutoCAD MEP** : outils permettant l'accrochage dynamique d'objets aux autres objets de systèmes de construction, garantissant ainsi la validité des connexions aux systèmes existants. Vous pouvez utiliser les outils d'accrochage d'AutoCAD MEP avec les systèmes schématiques, électriques, de gaines, de tuyauterie (y compris dans les systèmes de plomberie) et de câbles (chemin de câbles ou tube IRO). Ces outils permettent de dessiner rapidement et avec précision des systèmes intégralement raccordés. Par exemple, si les outils d'accrochage de tuyaux sont activés, vous pouvez dessiner un tuyau et le raccorder à une conduite de tuyauterie existante. Lorsque vous accrochez le tuyau à la conduite, la connexion appropriée est automatiquement insérée, ce qui permet de garantir l'intégrité du système.


Il existe deux sortes d'outils d'accrochage d'AutoCAD MEP : les connexions de fin (plus généralement appelés connexions) et les connexions de courbe. Les connexions de fin permettent de raccorder les nouveaux objets à l'extrémité des objets existants. Les connexions de courbe permettent de raccorder les nouveaux objets le long des points des traits d'axe des objets existants.

Lorsque vous utilisez les outils d'accrochage d'AutoCAD MEP, le raccord approprié est automatiquement inséré, comme illustré dans l'exemple suivant (ajout d'une branche de tuyauterie).

#### Accrochage d'un tuyau à une conduite existante à l'aide d'une connexion de courbe



#### Nouvelle branche et raccord inséré



Lorsque vous activez les outils d'accrochage d'AutoCAD MEP, vous devez les désactiver manuellement une fois l'opération terminée. S'ils sont désactivés au moment de la sélection de l'option d'ajout, l'outil d'accrochage d'AutoCAD MEP approprié est activé le temps de l'opération. Par exemple, si tous les outils d'accrochage d'AutoCAD MEP sont désactivés et que vous activez l'option d'ajout d'une ligne de plomberie, les outils d'accrochage Courbe de tuyau et Connexion de tuyau s'activent automatiquement. Lorsque vous terminez l'opération d'ajout de ligne de plomberie, les outils d'accrochage Courbe de tuyau et Connexion de tuyau sont automatiquement désactivés.

---

**CONSEIL** Appuyez sur les touches Maj+F3 pour activer ou désactiver les accrochages AutoCAD MEP. Vous pouvez également entrer les outils d'accrochage d'AutoCAD MEP suivants sur la ligne de commande en cas d'oubli d'une connexion lors de la sélection d'un objet : SCON (Connexion schématique), DCON (Connexion gaine), PCON (Connexion tuyau), ECON (Connexion électrique), WCON (Connexion chemin de câbles), SCUR (Courbe schématique), DCUR (Courbe de gaine), PCUR (Courbe de tuyau), ECUR (Courbe électrique) et WCUR (Courbe de chemin de câbles).


---

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour plus d'informations, voir [Accrochages aux tuyaux](#) (page 454), [Accrochages de gaine](#) (page 289) et [Accrochage de systèmes électriques et de systèmes de câbles](#) (page 584).

---


## Configuration des outils d'accrochage d'AutoCAD MEP

Cette procédure permet d'activer et de désactiver les outils d'accrochage d'AutoCAD MEP.

- 1 Dans la [barre d'état de l'application](#), cliquez avec le bouton droit de la souris sur  (accrochage aux objets), puis choisissez Paramètres.



2 Dans la boîte de dialogue Paramètres du dessin, cliquez sur l'onglet Accrochage aux objets, puis faites défiler le contenu de la boîte de dialogue vers le bas pour accéder à la section AutoCAD MEP.



3 Sélectionnez les accrochages à activer en cliquant dessus. Vous pouvez également cliquer sur la case à cocher située à droite de la barre de titre d'AutoCAD MEP pour sélectionner simultanément tous les types d'accrochage. Pour désélectionner tous les types d'accrochage en même temps, cliquez de nouveau sur cette case à cocher.

---

**CONSEIL** Un raccourci consiste à appuyer sur les touches Maj+F3 pour activer ou désactiver les accrochages AutoCAD MEP.

---

## Équipement mécanique, électrique et de plomberie dans MEP

La conception d'un système de construction s'effectue en ajoutant des équipements mécaniques, électriques et de plomberie à votre dessin ou en modifiant le positionnement au fil des changements de la conception.

Le logiciel fait référence à l'équipement en termes de pièces à vues multiples ou de composants. Des pièces à vues multiples dépendent la taille et la forme

d'un composant ainsi que la manière dont il est raccordé aux composants d'AutoCAD MEP. Le logiciel inclut des centaines de pièces à vues multiples couramment utilisées dans les systèmes de construction commerciale, institutionnelle et industrielle. Vous pouvez placer ces composants avec précision dans votre dessin et en modifier la taille, l'élévation ou l'emplacement. Reportez-vous aux rubriques suivantes pour plus d'informations :

<b>Pièce à vues multiples</b>	<b>Ajout</b>	<b>Modification</b>
Équipement électrique	<a href="#">Ajout d'équipements électriques (page 696)</a>	<a href="#">Modification des équipements électriques (page 751)</a>
Tuyau	<a href="#">Ajout d'équipement de tuyauterie (page 476)</a>	<a href="#">Modification d'équipement de tuyauterie (page 528)</a>
Gaine	<a href="#">Ajout d'équipement HVAC (page 320)</a>	<a href="#">Modification d'équipement HVAC (page 384)</a>
Plomberie (et appareils)	<a href="#">Ajout d'équipements de plomberie et d'appareils sanitaires (page 816)</a>	<a href="#">Modification des équipements de plomberie et des appareils sanitaires (page 829)</a>

Les pièces à vues multiples sont organisées par type et stockées dans les catalogues de composants. Vous pouvez personnaliser les catalogues de composants ou créer des composants personnalisés de manière à les adapter aux besoins de votre entreprise ou de vos projets. Pour plus d'informations, voir [A propos de l'éditeur de catalogues](#) (page 1296) et [Générateur de contenu](#) (page 1083).

Les catalogues de composants qui sont disponibles au cours d'une session de dessin sont indiqués dans les préférences de départ. Pour plus d'informations, voir [Spécification des emplacements des catalogues de composants et des contenus basés sur des styles](#) (page 106).


Les dessins architecturaux dans le contexte d'un dessin AutoCAD MEP contiennent des composants de blocs à vues multiples tout aussi utiles que les pièces à vues multiples. Les blocs à vues multiples sont similaires aux pièces à vues multiples car il est possible de les afficher à partir de directions différentes (par exemple, isométrique ou orthogonale). En revanche, les blocs à vues multiples ne peuvent pas se connecter de manière intuitive dans un système de construction. Vous devrez les convertir en pièces à vues multiples, puis leur assigner des données d'ingénierie et des connexions afin de les utiliser dans le système de construction.

Par exemple, dans l'[espace de travail](#) (page 56) HVAC, le dessin de référence peut contenir un bloc à vues multiples d'une grille de ventilation que vous avez l'intention de raccorder à votre réseau de chauffage, ventilation et climatisation. Vous êtes libre de convertir la grille en pièce à vues multiples raccordée à une gaine. De la même manière, le dessin de plomberie peut contenir un bloc à vues multiples que vous avez l'intention de raccorder à votre système de plomberie. Vous pouvez convertir l'évier en pièce à vues multiples, puis spécifier les connexions d'alimentation et d'évacuation. Pour plus d'informations, voir [Conversion des blocs à vues multiples en composants basés sur des blocs](#) (page 1247).

Les sections suivantes décrivent les différents types d'équipement.


## A propos de l'équipement électrique

Contrairement aux appareils, aux tableaux et aux fils, les équipements électriques ne fonctionnent pas dans le cadre de circuits. Les équipements se raccordent uniquement aux systèmes de câbles physiques (par exemple, les tubes IRO et les chemins de câbles). Dans certaines configurations (par exemple, avec une boîte de dérivation), les catalogues électriques peuvent contenir à la fois des appareils et des pièces à vues multiples. La boîte de dérivation fonctionne avec des circuits et se raccorde aux fils. La pièce à vues multiples de la boîte de dérivation se raccorde au tube IRO en fonction de la taille nominale de ce dernier. La taille nominale est une dimension de diamètre fournie en plus des valeurs de diamètre extérieur réel, en conformité avec les normes sectorielles.



Les dessins électriques s'affichent généralement en 2D. Les appareils et les tableaux de distribution sont alors représentés par des symboles et les fils par des lignes simples. Dans une vue en plan, les pièces électriques à vues multiples correspondent à la géométrie du composant à l'échelle. Vous pouvez afficher les équipements en trois dimensions. Par exemple, vous pouvez créer un modèle 3D incluant les équipements électriques, les tubes IRO et les chemins de câbles de la construction. Dans ce cas, vous pouvez afficher la géométrie réelle des objets dans une vue 3D.

### Exemples d'équipements électriques




Pour plus d'informations, voir [Ajout d'équipements électriques](#) (page 696) ou [Modification des équipements électriques](#) (page 751).

## A propos de l'équipement de plomberie

Le logiciel est livré avec un catalogue de tuyauterie contenant des centaines de composants dans des milliers de tailles différentes. La gamme des pièces à vues multiples de tuyau va des équipements les plus volumineux (comme les refroidisseurs et les tours de refroidissement) aux plus simples (les vannes et les sprinklers, par exemple). L'exemple suivant illustre des pièces à vues multiples de tuyau dans une vue isométrique.

**De gauche à droite : chaudière ignitubulaire, refroidisseur centrifuge et tour de refroidissement**



Vous pouvez [modifier le type d'une pièce à vues multiples](#) (page 532). Vous pouvez, par exemple, passer d'un robinet à bille à une vanne papillon. Dans les catalogues, les composants sont classés par type (Vannes, par exemple). Le type Vannes est lui-même divisé en sous-types (robinet à bille, vanne papillon, vanne d'isolement et robinet à soupape).


Pour plus d'informations, voir [Ajout d'équipement de tuyauterie](#) (page 476) ou [Modification d'équipement de tuyauterie](#) (page 528).

## A propos de l'équipement mécanique (HVAC)

Le logiciel est livré avec un catalogue de composants HVAC contenant des centaines de composants dans des milliers de tailles différentes. La gamme des types de composants va des composants les plus volumineux (comme les unités de climatisation installées sur le toit) aux composants les plus simples (les grilles, par exemple). Il est possible d'attribuer des valeurs à certains composants tels que les régulateurs d'air et les régulateurs de débit d'air. Ces valeurs servent à calculer la taille des gaines.

L'exemple suivant illustre des pièces à vues multiples mécaniques (domaine HVAC) dans une vue isométrique.

De gauche à droite : four, régulateur de débit d'air et diffuseur plafonnier



Pour plus d'informations, voir [Ajout d'équipement HVAC](#) (page 320) ou [Modification d'équipement HVAC](#) (page 384).

## A propos des équipements de plomberie et appareils


Le logiciel est livré avec un catalogue de tuyauterie contenant des centaines de composants dans des milliers de tailles différentes. Les types de composants incluent les équipements de plomberie (comme les pompes et les chauffe-eau)

et les appareils sanitaires (par exemple, les bouches d'évacuation, les WC et les éviers). Vous trouverez ci-dessous quelques exemples.


#### Equipement de plomberie

Vue en plan

Vue 3D



Chaudière




Filtre à eau monté sur rack

#### Installations de plomberie

Vue en plan

Vue 3D



Isoloir de douche  
rectangulaire



Lavabo ovale

Pour plus d'informations, voir [Ajout d'équipements de plomberie et d'appareils sanitaires](#) (page 816) ou [Modification des équipements de plomberie et des appareils sanitaires](#) (page 829).


## Utilisation de contenus basés sur des catalogues

En règle générale, les systèmes de construction sont assemblés à partir de composants du commerce. Le contenu basé sur les catalogues désigne les objets associés à des définitions de composant et aux modèles de composants correspondants et regroupés au sein de catalogues de composants. Les catalogues de composants inclus dans AutoCAD MEP regroupent une multitude de composants, disponibles lors du processus de conception. Les catalogues de composants permettent de faciliter la sélection de composants, de rechercher


les composants à intégrer aux conceptions, et de stocker les composants créés en vue des futurs projets.

Spécifiez les systèmes pour le contenu basé sur les catalogues. Un système stocke les propriétés partagées par l'ensemble des objets du système de construction. Cette fonction permet de garantir l'homogénéité des systèmes de construction à l'échelle du dessin. Pour plus d'informations, voir [Utilisation des systèmes](#) (page 147).


#### Composants d'un système mécanique



#### Composants d'un système électrique



#### Composants d'un système de plomberie



Les catalogues de composants suivants sont disponibles pour les unités anglo-saxonnes et métriques :

- Chemin de câbles
- Tube IRO

- Raccords
- Gaine
- Tuyau
- [Pièces à vues multiples](#) (page 117) pour l'ensemble des disciplines de systèmes de construction

---

**REMARQUE** Les contenus métriques du système américain sont développés suivant les normes de conception métrique de la GSA (General Services Administration). Les contenus métriques du système britannique sont développés suivant les normes de conception métrique du BSI (British Standards Institute).

---

Lorsque vous concevez des systèmes, les composants et le contenu basé sur des styles dont vous disposez dépend des catalogues et des emplacements de contenu que vous avez spécifiés dans l'onglet Catalogues MEP de la boîte de dialogue Options. Pour plus d'informations, voir [Spécification des emplacements des catalogues de composants et des contenus basés sur des styles](#) (page 106). Si vous avez besoin d'un composant qui n'est pas disponible, vous pouvez créer des composants de catalogue à l'aide du générateur de contenu, un outil de création de contenu proposant des fonctions de modélisation 3D et de dessin 2D. Vous pouvez créer deux types de composant : des composants paramétriques et des composants basés sur des blocs.

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour plus d'informations sur chaque type, voir [Présentation des composants paramétriques et des composants basés sur des blocs](#) (page 1075). Pour créer du contenu paramétrique ou basé sur des blocs, voir [Utilisation des composants paramétriques](#) (page 1089) ou [Utilisation des composants basés sur des blocs](#) (page 1247). Pour plus d'informations sur la création de composants à l'aide du générateur de contenu, voir [Construction de raccords paramétriques à l'aide du générateur de contenu](#) (page 1090) et [Création de composants basés sur des blocs à l'aide du générateur de contenu](#) (page 1266).

---



**PRATIQUE RECOMMANDEE** Pour faciliter la mise à niveau vers une nouvelle version d'AutoCAD MEP, ajoutez tous les composants personnalisés à des catalogues personnalisés. N'ajoutez pas les composants personnalisés aux catalogues fournis avec le logiciel. Cela vous permet ainsi, lors de la mise à niveau, de déplacer en une seule fois l'ensemble du contenu de vos catalogues personnalisés vers les dossiers de catalogue de la nouvelle version (où sont également stockées les nouvelles versions des catalogues fournis avec le logiciel). Vous pouvez utiliser les deux types de catalogues au cours du positionnement si vous spécifiez plusieurs catalogues pour un domaine, comme décrit à la section [Spécification des emplacements des catalogues de composants et des contenus basés sur des styles](#) (page 106).

## Stockage et référence des composants de catalogue

Les catalogues de composants d'AutoCAD MEP sont généralement organisés en dossiers de chapitres regroupés par composants connexes. Ces chapitres contiennent des familles de composants stockant différentes tailles de composant. Une famille de composants désigne un groupe de tailles de composants connexes. L'exemple suivant illustre l'organisation d'un catalogue de composants de tuyau.


### Exemple de catalogue de composants de tuyau anglo-saxons américains

Nom	M01	D1	M02	D2	C01	C02
6.0	6.0	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0
8.0	8.0	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0
10.0	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0
15.0	15.0	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0
20.0	20.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0
25.0	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0
32.0	32.0	32.0	32.0	0.0	0.0	0.0
40.0	40.0	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0
50.0	50.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0
63.0	63.0	63.0	63.0	0.0	0.0	0.0
80.0	80.0	80.0	80.0	0.0	0.0	0.0
90.0	90.0	90.0	90.0	0.0	0.0	0.0
100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
110.0	110.0	110.0	110.0	0.0	0.0	0.0
120.0	120.0	120.0	120.0	0.0	0.0	0.0
140.0	140.0	140.0	140.0	0.0	0.0	0.0
160.0	160.0	160.0	160.0	0.0	0.0	0.0
180.0	180.0	180.0	180.0	0.0	0.0	0.0
200.0	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0

**REMARQUE** L'organisation du catalogue de composants de tuyaux dépend du profil dans lequel vous exécutez AutoCAD MEP. Pour plus d'informations, voir [Catalogue des composants de tuyau](#) (page 426).

Les boîtes de dialogue d'ajout et de modification permettent d'explorer les catalogues de composants et d'accéder directement aux composants susceptibles d'être intégrés aux dessins. Lorsque vous sélectionnez un composant de

catalogue, l'élément sélectionné correspond à une taille de composant spécifique définie dans une famille de composants.



Les boîtes de dialogue Ajouter des pièces à vues multiples et Modification de pièces à vues multiples contiennent également l'onglet Filtre de composant, qui permet de rechercher une taille de composant spécifique en spécifiant les propriétés des composants recherchés. Pour afficher les tailles de composant disponibles dans une famille de composants, cliquez sur le bouton Détails. Pour faciliter le processus de recherche, les tailles de composant disponibles s'affichent sous forme de tableau. Sélectionnez Afficher/Masquer les paramètres du composant supplémentaire pour afficher tous les paramètres dans le tableau.

**REMARQUE** L'attribut Visible est initialement défini dans la vue de configuration des paramètres de la boîte de dialogue Paramètres de taille, située dans le générateur de contenu. Pour plus d'informations, voir [Attributs de paramètre de taille](#) (page 129).

## Définition des composants de catalogue

Les catalogues de composants sont définis par les fichiers correspondants, appelés fichiers de définition, et regroupant les données de composant :

**Fichier DWG** : dessin correspondant à la géométrie de modèle, qui définit l'aspect et permet l'affichage des composants.

**Fichier BMP** : stocke l'image d'aperçu des composants, qui facilite l'identification des composants au moment de la sélection.

**Fichier XML (extensible mark-up language)** : stocke la taille et les propriétés définissant les composants.

Chacune des familles de composants présentes dans un catalogue contient les références renvoyant aux fichiers de définition associés. Si l'un des fichiers est introuvable, le composant ne peut pas être défini et n'est pas disponible lors du processus de sélection. Les fichiers de définition sont enregistrés dans le dossier de catalogue associé, dans le répertoire ProgramData\Autodesk\MEP 2011\fra\AEC Content.

---

**REMARQUE** AutoCAD MEP contient une fonctionnalité appelée Editeur de catalogues. Cette fonctionnalité permet aux responsables CAO et aux utilisateurs confirmés d'explorer, de modifier et d'ajouter des composants aux catalogues. Pour plus d'informations, voir [A propos de l'éditeur de catalogues](#) (page 1296).

---

## Tailles de composant

Pour comprendre la relation entre les tailles de composant et les fichiers de définition de composant, il est important de connaître l'organisation des données de composant au sein des fichiers XML. Les données de composant stockées dans les fichiers de définition XML regroupent deux types de propriétés : les paramètres communs et les paramètres de taille.

Les paramètres communs sont les mêmes pour toutes les tailles de composant. Ils sont définis une fois pour chacune des familles de composants et sont communs à toutes les tailles de composant. Si vous modifiez un paramètre commun, celui-ci est mis à jour pour l'ensemble des tailles de composant. Les paramètres communs incluent le domaine, le type et le sous-type. Les exemples

suivants illustrent les paramètres communs d'une taille de composant mécanique, électrique et de plomberie.

- **Mécanique** : les paramètres communs de la taille de composant Grille de ventilation à registre rectangulaire 6 x 4 pouces (150 x 100 mm) sont les suivants :

---

composant de gaine	régulateur d'air	grille de ventilation à registre rectangulaire
--------------------	------------------	--

---

- **Electrique** : les paramètres communs à la taille de composant Grandes boîtes de sortie à 13 trous - Tube IRO 1 pouce (25 mm) sont les suivants :

---

composant de tube IRO	boîte de dérivation	boîte de sortie carrée
-----------------------	---------------------	------------------------

---

- **Plomberie** : les paramètres communs de la taille de composant Bouche d'évacuation rectangulaire 5 x 5 pouces (125 x 125 mm) sont les suivants :


---

composant de tuyauterie	ligne de plomberie d'évacuation	bouche d'évacuation rectangulaire
-------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

---

Les paramètres de taille incluent un jeu d'attributs de paramètre (par exemple, le nom, la description et les unités) et des valeurs de paramètre (par exemple, les cotes de taille et le type de matériau). Les paramètres de taille peuvent définir une ou plusieurs tailles de composant, suivant le type de stockage dans la famille de composants. Les différentes méthodes de stockage permettent de définir plusieurs tailles de paramètre à l'aide de différentes combinaisons de paramètres de taille.

**Affichage des tailles de composant dans l'éditeur de catalogues et dans le tableau des tailles de composant de la boîte de dialogue d'ajout**



Nom de la taille	Domaine de la connexion 1	Type de connexion 1	Diamètre de connexion mm
Réservoir de stockage horizontal 450 litres	Tuyau	Fileté	50
Réservoir de stockage horizontal 750 litres	Tuyau	Fileté	65
Réservoir de stockage horizontal 1 300 litres	Tuyau	Fileté	65
Réservoir de stockage horizontal 1 875 litres	Tuyau	Bride	80
Réservoir de stockage horizontal 2 800 litres	Tuyau	Bride	80
Réservoir de stockage horizontal 3 500 litres	Tuyau	Bride	80
Réservoir de stockage horizontal 7 500 litres	Tuyau	Bride	80
Réservoir de stockage horizontal 13 000 litres	Tuyau	Bride	80

**Attributs de paramètre de taille**

Les attributs de paramètre sont définis par des listes de valeurs fixes et extensibles. Les valeurs d'attribut sont spécifiées automatiquement dans AutoCAD MEP et ne sont pas modifiables ; en revanche, lorsque vous ajoutez des paramètres de données personnalisées, vous devez spécifier les valeurs correspondantes manuellement. Les valeurs de données fixes ne peuvent pas être modifiées. Les valeurs de données extensibles peuvent être modifiées en fonction d'une liste de valeurs prédéfinies ou étendues de manière à correspondre aux valeurs personnalisées. Le tableau ci-dessous répertorie les attributs de paramètre permettant de définir les paramètres de taille.

Attribut	Type de données	Exemples
Nom	Extensible	D1, A2, personnalisé
Description	Extensible	Diamètre D1, Angle A2, personnalisé

Attribut	Type de données	Exemples
Contexte	Fixe	Diamètre de port de connexion, Angle de chemin
Index	Fixe	0, 1, 2, 3
Type de données	Fixe	Double, Entier, Booléen, Chaîne
Visible	Fixe	Vrai, Faux
Unités	Extensible	pouces, pieds, mm, m, degrés

### Types de stockage de paramètre de taille

Les paramètres de taille se divisent en quatre types de données, appelés types de stockage. Les différents types de stockage possèdent des caractéristiques uniques déterminant la définition des composants par les paramètres de taille.

**Table de base** : stockent les différents paramètres dans une colonne distincte. Les lignes traversant plusieurs colonnes définissent les paramètres connexes d'une taille de composant spécifique. Toutes les colonnes de paramètre doivent posséder le même nombre de valeurs.

**Listes de constantes** : stockent les différents paramètres sous forme de liste distincte et peuvent être combinées à d'autres listes de valeurs de manière à définir plusieurs tailles de composant. Chaque liste de paramètre fonctionne de manière indépendante et peut contenir un nombre infini de valeurs.

**Constantes** : stockent les différents paramètres en tant que valeur distincte constante pour toutes les tailles de composant.

**Calculs** : stockent les différents paramètres de composant dans une formule. Les valeurs des différents paramètres sont calculées en fonction des autres valeurs spécifiées pour la taille de composant.

## Composants par défaut

Les composants par défaut désignent les composants insérés automatiquement lors du positionnement de conduites de gaines, de tuyauterie, de chemins de câbles ou de tubes IRO. Vous pouvez modifier les composants par défaut lors du positionnement.

Si les conceptions contiennent des systèmes, vous pouvez définir des composants par défaut différents pour chaque système. Lors du positionnement, si vous devez ajouter un composant ne correspondant à aucun composant par défaut, le logiciel génère une invite de sélection du composant à utiliser.

Pour plus d'informations, voir :

- Gaine : [Configuration des préférences de composants de gaines](#) (page 312)
- Tuyau : [Configuration des intervalles de taille](#) (page 459)
- Chemin de câbles : [Spécification des composants par défaut des chemins de câbles](#) (page 624)

Vous pouvez également spécifier les raccords de plomberie utilisés par défaut pour les définitions de systèmes de plomberie. Pour plus d'informations, voir [Spécification des raccords par défaut d'une définition de système de plomberie](#) (page 805).

## Importation d'un composant de construction dans AutoCAD MEP


Il est possible d'importer dans AutoCAD MEP du contenu provenant d'Autodesk Inventor. Cette fonction permet de créer du contenu personnalisé qui pourra ensuite être placé en toute simplicité dans des dessins MEP.

### Conditions requises pour l'exportation dans Autodesk Inventor


Pour qu'un composant de construction soit correctement importé dans AutoCAD MEP, il doit être préparé pour l'exportation dans Autodesk Inventor et être enregistré comme fichier Autodesk Exchange (\*.adsk). Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel d'utilisation d'Inventor.

Lorsque vous importez un composant de construction Inventor dans AutoCAD MEP, vous pouvez choisir si le composant est importé comme pièce à vues multiples, bloc à vues multiples ou comme bloc. Pour plus d'informations sur la modification du SCU lors de l'importation, voir [Changement du SCU pendant l'importation](#) dans l'aide d'AutoCAD Architecture.

## Pour importer du contenu Inventor

- 1 Cliquez sur l'onglet Insertion ► le groupe de fonctions Contenu ► la liste déroulante Navigateur de contenu ► Composant de construction .
- 2 Dans la boîte de dialogue Importer un composant de construction, sélectionnez le fichier Autodesk Exchange Format (\*.adsk) que vous voulez importer.
- 3 Choisissez si vous souhaitez importer le composant comme pièce à vues multiples, bloc ou bloc à vues multiples.

Une boîte de dialogue d'importation s'ouvre afin de vous permettre de spécifier un nom et une description et de modifier l'orientation de la pièce à vues multiples, du bloc ou du bloc à vues multiples lors de l'insertion.



- 4 Lors de l'insertion d'un composant simple, l'image du visualiseur est celle du composant inséré, c'est-à-dire de face, de dessus, etc. Toute vue axonométrique est insérée dans le composant 3D. Au besoin, utilisez l'outil ViewCube dans la fenêtre d'aperçu pour afficher le composant dans la vue souhaitée.
- 5 Utilisez les boutons de rotation pour faire pivoter le modèle sur ses axes X, Y ou Z lorsqu'il est inséré dans le dessin.



6 Sélectionnez le chapitre de catalogue dans lequel vous souhaitez placer le composant, puis cliquez sur Ajouter.

AutoCAD MEP propose différentes options de modification en fonction du type de composant inséré. Pour plus d'informations sur les pièces à vues multiples, voir [Comportement d'un composant basé sur des blocs](#) (page 1254) et sur les blocs à vues multiples, voir Blocs à vues multiples. Pour plus d'informations sur les blocs, voir Présentation des blocs.

## Utilisation de contenus basés sur un style

Le contenu basé sur les styles désigne les objets définis par style. Les styles sont des jeux de paramètres, propriétés et blocs de visualisation associés assignés aux objets afin de déterminer leur aspect et leur fonction. Les objets AutoCAD MEP qui utilisent les styles incluent les appareils, les tableaux de distribution, les fils, les raccords de plomberie et les objets schématiques des diagrammes schématiques.

Les styles définissent des comportements supplémentaires par rapport aux objets classiques basés sur des blocs. Par exemple, un style de symbole détermine l'aspect du symbole dans les différentes vues, l'ajustement des lignes de connexion ainsi que l'emplacement et les types de connexions utilisés lors de la création de systèmes de construction dynamiques.

Les responsables et les ingénieurs CAO peuvent créer du contenu basé sur les styles en définissant de nouveaux styles d'objets à l'aide du gestionnaire des styles. Les styles sont assignés à toutes les occurrences d'un objet dont les caractéristiques sont identiques. Par exemple, vous pouvez assigner un style de symbole à tous les robinets à flotteur à trois voies et un autre symbole à tous les robinets pneumatiques à trois voies. Pour plus d'informations sur ce processus, voir [Utilisation de contenus basés sur un style](#) (page 133).

Vous pouvez définir l'aspect des contenus basés sur des styles en assignant des blocs aux vues spécifiques du style. Cette opération permet de convertir des objets classiques basés sur des blocs (par exemple, des symboles) en contenus utilisables dans AutoCAD MEP. Plusieurs centaines d'objets basés sur des blocs sont disponibles auprès de fournisseurs tiers. De nombreux fabricants de produits de construction proposent également des inventaires de symboles basés sur des blocs, et de nombreuses sociétés de conception commercialisent des bibliothèques de symboles basés sur des blocs. Grâce aux possibilités de création de style, vous pouvez en toute simplicité convertir les bibliothèques de symboles en contenus basés sur des styles et personnaliser AutoCAD MEP selon vos besoins.

Il existe également plusieurs méthodes de conversion d'objets ou de groupes d'objets en styles d'appareil ou en styles de symboles schématiques. Vous pouvez :

- Convertir un bloc AutoCAD, un bloc à vues multiples ou une [pièce à vues multiples](#) (page 117) en appareil. Cette opération crée un appareil ainsi que le style associé.
- Convertir les styles d'appareil ou de symbole schématique disponibles dans AutoCAD MEP vers leurs différents composants (paramètres et blocs à vues), personnaliser les composants, puis les reconvertir en styles.
- Convertir un groupe de blocs AutoCAD de bibliothèque de blocs personnalisée en style d'appareil ou de symbole schématique.

La clé de l'utilisation des contenus basés sur des styles réside dans l'organisation logique des contenus. Vous pouvez, par exemple, organiser les contenus basés sur des styles connexes sous forme de bibliothèques et diviser ces bibliothèques en sous-jeux. Pour comprendre le fonctionnement des opérations, des commandes et des options AutoCAD MEP disponibles avec les contenus basés sur des styles, il est important de connaître le mode de stockage et de référence des contenus basés sur des styles dans un dessin. La maîtrise des définitions de style constitue notamment un aspect primordial.

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour créer du contenu basé sur les styles, voir [Personnalisation de contenu basé sur le style](#) (page 1001).

---

## Stockage et référence des contenus basés sur les styles

Dans AutoCAD MEP, les symboles schématiques, les appareils, les tableaux de distribution et les raccords de plomberie sont des types de contenus basés sur des styles. Chaque élément de contenu basé sur les styles est défini par un style. Pour créer des définitions de style, accédez au gestionnaire des styles ou à l'un des outils de conversion contenus dans le logiciel (pour plus d'informations, voir [Personnalisation de contenu basé sur le style](#) (page 1001)). Les contenus basés sur des styles peuvent être stockés dans des dessins. Toutefois, il est préférable de les stocker dans des bibliothèques. En effet, vous pouvez gérer l'organisation de ces bibliothèques et y accéder à partir des boîtes de dialogue et des fiches de travail du logiciel.

Les définitions de style sont comparables aux définitions de bloc disponibles dans AutoCAD® et regroupant toutes les informations associées aux blocs. Les définitions de style stockent toutes les informations associées à un élément de contenu basé sur un style. La principale différence entre une définition de

bloc et une définition de style réside dans le fait qu'une définition de bloc stocke uniquement les informations liées à l'aspect, tandis qu'une définition de style stocke également les informations liées aux fonctionnalités et au comportement. Par exemple, une définition de symbole classique basée sur un bloc stocke la géométrie du symbole. Une définition de symbole basée sur un style stocke la géométrie du symbole pour chaque direction de visualisation. En plus de cela, elle spécifie l'ajustement des lignes de raccord, définit l'emplacement et le type de connexions utilisés lors de la création de systèmes de construction dynamiques et détermine les propriétés d'affichage du symbole. Pour plus d'informations sur la définition de styles, voir [Configuration des styles](#) (page 1007).

Les définitions de style sont référencées lors de l'ajout des contenus correspondants au dessin. AutoCAD MEP ne copie pas les informations de la définition de style vers la zone de dessin. En revanche, un lien est établi entre les contenus basés sur des styles et les définitions de style correspondantes. Si la définition de style est modifiée, toutes les références sont mises à jour.

Les contenus basés sur des styles peuvent être stockés dans des bibliothèques. En général, les dessins contiennent plusieurs occurrences de symboles identiques (symboles schématiques, appareils, tableaux de distribution et raccords de plomberie). Les bibliothèques de contenus basés sur des styles évitent d'avoir à redessiner des objets ou d'avoir à copier et coller des objets d'un dessin à l'autre. Vous pouvez créer du contenu basé sur les styles et le stocker dans un fichier de dessin défini en tant que bibliothèque. Il suffit alors d'associer ce fichier de dessin (bibliothèque) au dessin actuel à partir de la boîte de dialogue Options. Vous pouvez dès lors y accéder via les boîtes de dialogue d'ajout et de modification et via la fiche de travail de sélection (disponibles dans la palette des propriétés). Pour plus d'informations, voir [Spécification des emplacements des catalogues de composants et des contenus basés sur des styles](#) (page 106).

## Vues orthogonales et isométriques d'un contenu basé sur un style

L'aspect des contenus basés sur des styles peut être différent, suivant la représentation d'affichage et la direction de visualisation. Les styles sont assignés à des vues ; vous pouvez donc assigner un bloc de visualisation spécifique aux différentes directions de visualisation d'une représentation d'affichage. Par exemple, un symbole peut être associé à un aspect donné lorsqu'il se trouve dans une vue de dessus d'une vue en plan et à un autre aspect lorsqu'il se trouve dans une vue de gauche d'une vue en plan. Pour plus d'informations, voir [Modes d'affichage AutoCAD MEP](#).


Vous pouvez assigner des aspects aux contenus basés sur des styles pour les vues orthogonales et isométriques de l'affichage en mode Plan. La représentation des conceptions s'effectue le plus souvent dans des dessins de vue en plan en deux dimensions (2D). AutoCAD MEP permet la création de dessins de vue en plan orthogonaux et isométriques.

Lorsque vous utilisez des vues en plan et isométriques d'un contenu basé sur un style, deux modes de création d'ajout et de modification des contenus basés sur des styles sont disponibles :

- **Mode orthogonal** : fonctionne dans les directions de visualisation de dessin orthogonales (haut, bas, devant, derrière, gauche, droite et 3D).
- **Mode isométrique** : fonctionne dans les plans isométriques de dessin standard (gauche, haut et droite) avec les rotations isométriques associées (haut, bas, gauche et droite).


Pour chaque vue de contenu basé sur un style, des blocs de visualisation supplémentaires doivent être créés et assignés à une vue spécifique dans la définition de style. Les vues assignées déterminent l'aspect des contenus basés sur des styles définis dans les dessins. Pour les vues orthogonales, vous pouvez créer six blocs de plan et de vue d'élévation et les assigner respectivement à chaque vue orthogonale, ou utiliser un bloc modèle 3D représentant cette vue. Pour plus d'informations sur les paramètres de vue, voir [Définition des vues d'un style](#) (page 1010).

#### Directions de vues orthogonales (pour les prises de courant doubles encastrées)



Pour les vues isométriques, vous devez créer douze blocs de visualisation pour chacun des contenus basés sur des styles.

### Directions et orientations de visualisation isométrique





Lorsque vous créez ou que vous modifiez des contenus basés sur des styles, vous devez spécifier le mode souhaité sur l'onglet Vues de la boîte de dialogue Définition de style. En mode Orthogonal, vous pouvez assigner des blocs de visualisation aux différentes directions de visualisation orthogonale. En mode Isométrique, vous pouvez assigner des blocs de visualisation aux différentes rotations isométriques des différents plans isométriques. Pour plus d'informations, voir [Définition des vues d'un style](#) (page 1010).

Lorsque vous ajoutez ou que vous modifiez des contenus basés sur des styles, vous devez spécifier le mode souhaité dans la palette des propriétés, la boîte de dialogue Ajouter ou la boîte de dialogue Modifier. En mode Orthogonal, vous pouvez dessiner votre présentation dans une vue de dessus, ajouter du contenu basé sur le style dans une vue en plan et modifier la visualisation de la vue afin de voir la présentation et le contenu de style du bas, de face, de l'arrière, de la droite, de la gauche ou en 3D. En mode Isométrique, vous pouvez dessiner la présentation sur les différents plans isométriques et insérer des contenus basés sur des styles avec la rotation isométrique appropriée.

## Utilisation des palettes d'outils

AutoCAD MEP comprend un large éventail d'outils organisés en palettes d'outils communes ou spécifiques à une discipline. Ainsi, il existe plusieurs palettes d'outils contenant des outils de documentation tels que ceux relatifs aux annotations et aux repères de vue. De nombreuses palettes d'outils sont également disponibles pour la conception d'équipement mécanique et électrique ainsi que la création de systèmes schématiques, de tuyauterie ou de plomberie. Pour explorer les palettes :

- Cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► la liste déroulante Outils ► Outils .
- Pour passer en revue la gamme complète des catalogues d'outils et des palettes d'outils livrés avec le logiciel, cliquez sur l'onglet Début ► le groupe


de fonctions Construire ► la liste déroulante Outils ► Navigateur de contenu .

Le jeu de palettes d'outils est un ensemble de palettes d'outils spécifié pour le profil actif dans le paramètre d'emplacement du fichier des palettes d'outils.



1 Cliquez sur  ► Options.

2 Dans la boîte de dialogue Options, cliquez sur l'onglet Fichiers.




Si le jeu de palettes d'outils contient un très grand nombre de palettes, il est possible de créer des groupes de palettes d'outils pour le profil actif et de classer les palettes du jeu de palettes dans ces groupes. Vous pouvez alors afficher toutes les palettes dans le jeu de palettes d'outils ou seulement les palettes d'un groupe et passer, au besoin, d'un groupe de palettes à un autre. Les profils livrés avec le logiciel définissent les groupes de palettes d'outils suivants : HVAC, Tuyauterie, Equipement électrique, Plomberie, Schématique et Architecture.

Si vous travaillez dans un projet, le jeu de palettes d'outils inclut également un groupe de palettes d'outils spécifique au projet. Lorsque vous définissez un projet en tant que projet courant, le logiciel ajoute l'emplacement du fichier Catalogue d'outils d'AutoCAD® (ATC) pour les palettes d'outils concernées par le projet au chemin du jeu de palettes d'outils. Lorsque vous fermez le projet en cours ou définissez un autre projet en tant que projet courant, le programme supprime du chemin les palettes d'outils consacrées au projet.


Le gestionnaire CAO ou vous-même pouvez personnaliser les palettes d'outils ainsi que les outils et en créer d'autres. Vous êtes libre d'adapter tout jeu de palettes d'outils. Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Personnalisation des palettes d'outils](#) (page 1320) ou [Personnalisation des outils](#) (page 1324).

## Ouverture du jeu de palettes d'outils


Pour ouvrir le jeu de palettes d'outils spécifié pour le profil actif, procédez de l'une des façons suivantes :

- Cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► la liste déroulante Outils ► Outils  .
- Appuyez sur les touches **CTRL+3**.

## Changement du groupe actif dans le jeu de palettes d'outils

- 1 Sur la barre de titre du jeu de palettes d'outils, cliquez sur  (Propriétés).
- 2 Dans le menu contextuel, sélectionnez le groupe de palettes d'outils à afficher.


### Exemple de palette d'outils HVAC



## Modification de l'aspect du jeu de palettes d'outils

Le jeu de palettes d'outils présente plusieurs options d'affichage que vous définissez en fonction de vos préférences de conception.

### Ancrage du jeu de palettes d'outils

- 1 Dans la barre de titre du jeu de palettes d'outils, cliquez sur , puis sur Autoriser ancrage.
- 2 Cliquez sur la barre de titre, puis faites glisser le jeu de palettes d'outils vers un côté de l'écran.

Le logiciel affiche un aperçu graphique indiquant l'emplacement d'ancrage proposé pour le jeu de palettes d'outils.





3 Relâchez le bouton de la souris lorsque le jeu de palettes d'outils se trouve à un emplacement qui vous convient.

Pour libérer la palette, cliquez sur la palette située en haut, puis faites-la glisser dans la zone de dessin.

## Masquage du jeu de palettes d'outils

Si vous activez la fonction de masquage automatique du jeu de palettes d'outils, le logiciel masque tout hormis la barre de titre lorsque le pointeur ne se trouve pas au-dessus du jeu. Vous bénéficiez ainsi d'une plus grande visibilité de votre conception lorsque vous n'avez pas besoin des outils.


Pour activer cette fonction, cliquez sur  (Masquer automatiquement) dans la barre de titre du jeu de palettes d'outils. Dans ce mode, vous pouvez afficher de nouveau le jeu de palettes d'outils en plaçant le pointeur au-dessus de la barre de titre.

Pour désactiver la fonction de masquage automatique, cliquez à nouveau sur  (Masquer automatiquement).

## Réglage du niveau de transparence du jeu de palettes d'outils

Vous pouvez afficher le jeu de palettes d'outils tout en préservant la vue du dessin située en dessous en appliquant la fonction de transparence au jeu de palettes d'outils.

## Jeu de palettes d'outils transparent




---

**REMARQUE** La fonction de transparence n'est pas disponible si la palette est [ancrée](#) ou si l'accélération matérielle est activée.

---

### Pour régler le niveau de transparence du jeu de palettes d'outils

- 1 Dans la barre de titre du jeu de palettes d'outils, cliquez sur , puis sur Transparence.
- 2 Dans la boîte de dialogue Transparence, définissez le niveau souhaité.


Pour...	Action...
augmenter la transparence	Faites glisser le curseur vers la droite.
diminuer la transparence	Faites glisser le curseur vers la gauche.
désactiver la fonction de transparence	Sélectionnez Désactiver la transparence des fenêtres.

## Modification de l'aspect des outils

Vous avez la possibilité de changer l'aspect des outils des façons suivantes :

- Augmenter ou diminuer la taille des icônes associées aux outils.
- Modifier l'affichage et l'organisation des outils. Dans ce cas, vous choisissez d'afficher les outils sous forme d'icônes uniquement, sous forme d'icônes et de texte ou encore sous forme d'une liste à une seule colonne dans laquelle figurent des icônes et du texte.

### Palette d'outils sous trois affichages différents



Plusieurs facteurs entrent en compte dans le choix du type d'affichage des outils. Citons, par exemple, le besoin d'un espace de dessin plus étendu, votre connaissance des outils ou encore la complexité des images représentant les outils. Ainsi, de nouveaux utilisateurs préféreront afficher les outils sous forme d'icônes au sein de la liste à une colonne qui signale également le nom de l'outil. En revanche, les utilisateurs plus expérimentés opteront pour l'affichage des outils sous forme d'icônes de taille moyenne, dépourvu de nom, de manière à optimiser leur espace de dessin.

### Pour modifier l'aspect d'une ou de plusieurs palettes d'outils

- 1 Si vous souhaitez changer la manière dont s'affiche un outil, ouvrez la palette concernée.
- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la palette actuellement ouverte, puis choisissez Options d'affichage.

3 Faites glisser le curseur de la taille de l'icône vers la gauche pour diminuer la taille des icônes associées aux outils ou vers la droite pour l'augmenter.

4 Sélectionnez un aspect :

Type d'affichage	Option
Icônes des outils uniquement	Icône seulement sous Style d'affichage
Icône et noms des outils	Icône et texte sous Style d'affichage
Icône et noms des outils dans une liste à une colonne	Affichage sous forme de liste sous Style d'affichage

5 Sélectionnez la portée des modifications :


Pour appliquer le remplacement...	Option
à la palette en cours exclusivement	Palette courante sous Appliquer à
à toutes les palettes du jeu de palettes d'outils	Toutes les palettes sous Appliquer à

## Utilisation de la palette des propriétés

La palette des propriétés permet d'examiner les propriétés d'un objet depuis un emplacement centralisé. Vous pouvez consulter les informations sur le style, les cotes, l'emplacement et les données de jeu de propriétés ainsi que d'autres propriétés d'objet importantes. Vous devez généralement conserver la palette des propriétés ouverte lors d'une session AutoCAD MEP.

## Ouverture de la palette des propriétés

Pour ouvrir la palette des propriétés, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► la liste déroulante Outils ► Propriétés  .

- Appuyez sur les touches CTRL+1.
- Sélectionnez un objet dans le dessin, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Propriétés.
- Cliquez deux fois sur l'objet dans le dessin.

## Modification des propriétés d'objet à l'aide de la palette des propriétés

La palette des propriétés peut servir à mettre à jour les propriétés d'un ou de plusieurs objets en une seule opération. Cependant, vous devez tenir compte des points suivants :

- Les modifications ne concernent que les objets que vous sélectionnez. Elles ne sont pas appliquées aux autres objets connectés dans le système.
- Lorsque vous modifiez plusieurs objets à la fois, vous pouvez uniquement changer les propriétés modifiables, de même nom, de même catégorie et dont les valeurs possibles sont communes à l'ensemble des objets sélectionnés. Les propriétés dont le nom ou la catégorie diffère ne s'affichent pas dans la palette. Si la valeur d'une propriété affichée est la même pour tous les objets, la palette affiche cette valeur, sinon elle indique \*VARIABLE\*.


## Modification des propriétés d'affichage à l'aide de la palette des propriétés

L'onglet Affichage de la palette des propriétés permet de contrôler les propriétés graphiques d'un objet par le réglage des paramètres de chacun de ses composants (par exemple, les contours et les hachures). Les modifications apportées dans cet onglet se reflètent immédiatement dans la représentation d'affichage active (par exemple, Plan ou Modèle). Vous avez également la possibilité d'appliquer ces modifications aux autres représentations d'affichage. Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Modification des composants d'affichage basés sur l'élévation dans la palette des propriétés](#) (page 250).

## Modification de l'aspect de la palette des propriétés

La palette des propriétés offre plusieurs options d'affichage que vous définissez en fonction de vos préférences de conception.


### Ancrage de la palette des propriétés


- 1 Dans la barre de titre de la palette des propriétés, cliquez sur , puis sur Autoriser ancrage.
- 2 Cliquez sur la barre de titre, puis faites glisser la palette vers un côté de l'écran.  
Le logiciel affiche un aperçu graphique indiquant l'emplacement d'ancrage proposé pour la palette.
- 3 Relâchez le bouton de la souris lorsque la palette se trouve à un emplacement qui vous convient.

Pour libérer la palette, cliquez sur la palette située en haut, puis faites-la glisser dans la zone de dessin.

### Masquage de la palette des propriétés

Si vous activez la fonction de masquage automatique de la palette des propriétés, le logiciel masque tout hormis la barre de titre lorsque le pointeur ne se trouve pas au-dessus du jeu. Vous bénéficiez ainsi d'une plus grande visibilité de votre conception lorsque vous ne faites pas appel aux outils.

Pour activer cette fonction, cliquez sur  (Masquer automatiquement) dans la barre de titre de la palette des propriétés. Dans ce mode, vous pouvez afficher de nouveau la palette en plaçant le pointeur au-dessus de la barre de titre.

Pour désactiver la fonction de masquage automatique, cliquez à nouveau sur  (Masquer automatiquement).

### Réglage du niveau de transparence de la palette des propriétés


Pour afficher la palette des propriétés tout en préservant la vue du dessin située en dessous, appliquez-lui la fonction de transparence.

---

**REMARQUE** La fonction de transparence n'est pas disponible si la palette est [ancrée](#) ou si l'accélération matérielle est activée.

---

### Pour régler le niveau de transparence de la palette des propriétés

1 Dans la barre de titre de la palette des propriétés, cliquez sur  , puis sur Transparence.

2 Dans la boîte de dialogue Transparence, définissez le niveau souhaité.

Pour...	Action...
augmenter la transparence	Faites glisser le curseur vers la droite.
diminuer la transparence	Faites glisser le curseur vers la gauche.
désactiver la fonction de transparence	Sélectionnez Désactiver la transparence des fenêtres.

## Utilisation des systèmes

Dans AutoCAD MEP, un système désigne un réseau de composants raccordés entre eux et représentant un système de construction réel. Les composants liés interagissent en conservant le même aspect à travers le système. Par exemple, un réseau de composants reliés peut représenter un système de soufflage avec une gaine, un tuyau, des raccords et un équipement. Un réseau de composants incluant un tube IRO, des fils, des appareils et des tableaux de distribution peut représenter un système d'alimentation électrique.

Les systèmes stockent les propriétés constantes de l'ensemble des composants inclus dans un réseau de composants reliés. Si vous utilisez un système dans une présentation de conception, les nouveaux composants héritent des propriétés par défaut du système, notamment de la taille et de la forme. L'héritage des propriétés permet d'accélérer le processus de positionnement des composants tout en assurant la cohésion du système. Les systèmes facilitent la modification des composants raccordés en appliquant les modifications à l'ensemble du réseau de composants.

L'inclusion des systèmes dans les normes de projet offre plusieurs avantages :

- Vous avez la possibilité de définir et d'utiliser plusieurs systèmes simultanément sur le même dessin.

- Vous pouvez appliquer des propriétés de système par défaut lors du positionnement, ce qui permet d'accélérer le processus et de garantir la cohésion de l'ensemble.
- Les représentations d'affichage facilitent la gestion des composants dans les dessins de conception.
- Vous pouvez également gérer des systèmes de construction entiers dans un seul dessin en regroupant les différents systèmes.


Vous pouvez créer autant de systèmes que vous le souhaitez lors du positionnement. Toutefois, il est recommandé de définir une série de systèmes au début d'un projet et de les préserver tout au long du processus de conception. AutoCAD MEP contient un jeu de systèmes prédéfinis en fonction des normes industrielles les plus répandues. Chaque système est associé à des définitions par défaut comme les abréviations, les identificateurs de calque et les propriétés d'affichage.

Les systèmes électriques et de plomberie sont également catégorisés par type de système. Les types de système déterminent le comportement unique des systèmes associés. Dans le cas de systèmes électriques, le type de système détermine les propriétés comme le nombre de pôles. Dans le cas de systèmes de plomberie, le type de système détermine la taille de canalisation, l'orientation des raccords et les connexions d'appareils.

Les systèmes sont basés sur des styles et sont, dès lors, accessibles à partir du gestionnaire des styles.



## systemes de gaines



Le chargement des systèmes s'effectue à partir des modèles d'AutoCAD MEP. Si vous n'utilisez pas de modèle AutoCAD MEP, vous pouvez importer des définitions de système à partir d'autres dessins à l'aide du gestionnaire des styles. Vous trouverez des définitions de système supplémentaires dans le fichier System Definitions.dwg, lequel se trouve dans le dossier suivant : \ProgramData\Autodesk\MEP 2011\fra\Styles. Pour plus d'informations sur le partage de définitions de système entre les dessins, voir [Copie de systèmes entre des dessins](#) (page 158).

Les rubriques de cette section contiennent des informations sur l'utilisation de systèmes appliquées à l'ensemble des disciplines de systèmes de construction. Pour obtenir des informations spécifiques aux différentes disciplines, voir :


- [Configuration des définitions de système de gaines](#) (page 317)
- [Configuration des définitions de systèmes](#) (page 461)
- [Création de définitions de systèmes électriques](#) (page 597)
- [Configuration des définitions de systèmes de plomberie](#) (page 804)
- [Création de définitions de systèmes schématiques](#) (page 874)

Pour plus d'informations sur le gestionnaire des styles, voir Gestionnaire des styles dans l'aide d'AutoCAD Architecture.

## A propos des groupes de systèmes

Les groupes de systèmes réunissent les systèmes connexes sans modifier les propriétés de systèmes spécifiques. Ils permettent de raccorder différents systèmes au sein d'un même dessin tout en assurant la flexibilité au niveau de l'affichage de l'ensemble. Le nombre de systèmes susceptibles d'être réunis au sein d'un groupe de systèmes est indéterminé.

Par exemple, supposons que vous souhaitez raccorder une conduite d'eau chaude de recirculation à une conduite de distribution d'eau chaude. Les deux définitions de système sont assignées au même groupe de systèmes : eau non potable. Lorsque vous dessinez les conduites de canalisation, vous pouvez raccorder la conduite de recirculation à la conduite de distribution tout en garantissant la connexion du système de canalisations. La conduite de canalisation suivante illustre la connexion de la conduite de recyclage (HWC) à la conduite de distribution (HWS).



Si vous essayez de raccorder deux systèmes qui ne sont pas assignés au même groupe de systèmes, vous êtes invité à modifier le système de la conduite raccordée en fonction de la conduite existante. Si vous ne modifiez pas le système de la conduite raccordée, le raccord approprié est inséré mais le système n'est pas raccordé à la conduite existante. La conduite raccordée n'est pas intégrée au système. Dès lors, toute modification apportée au système n'est pas appliquée à la conduite raccordée.

Les exemples ci-dessous illustrent certains avantages du regroupement des systèmes dans les modules mécanique, électrique et de plomberie.

- **Mécanique** : si vous concevez un système de chauffage, vous pouvez créer un système distinct pour chacune des zones de l'édifice, puis regrouper ces systèmes au sein d'un système de chauffage global.
- **Electrique** : si vous concevez un système d'alimentation électrique, vous pouvez créer un système distinct pour chacune des tensions nominales, puis regrouper ces systèmes au sein d'un système d'alimentation global.
- **Plomberie** : si vous concevez un réseau d'égouts sanitaires, vous pouvez créer un système distinct pour chaque étage de l'édifice, puis regrouper ces systèmes au sein d'un réseau d'égouts sanitaires global.

Vous pouvez créer des groupes de systèmes à tout moment. Toutefois, il est recommandé de les créer en même temps que les systèmes.

---

**REMARQUE** Si vous autorisez la connexion de systèmes dissemblables et qu'aucun groupe de systèmes n'a été défini, la connexion n'est pas valide. Si les conseils de correction de défaut sont activés, un marqueur rouge s'affiche au niveau de la connexion non valide. Pour plus d'informations, voir [Règles de connexions de composants](#) (page 109) et [Affichage des conseils de correction du défaut](#) (page 968). Si vous créez un groupe de systèmes une fois le positionnement de systèmes terminé, le dessin est automatiquement mis à jour de manière à vérifier la validité des connexions.

---

## Création de systèmes


---





**IMPORTANT** Si vous définissez un réseau de canalisations sanitaires utilisant de l'eau grise ou des eaux noires, vous devez définir le type de système sur Egouts. Si ce n'est pas le cas, la commande de taille de canalisation sanitaire ne reconnaît pas le système en tant que réseau de canalisations sanitaires, empêchant dès lors la définition d'une valeur de taille de conduite de canalisation.

---

### Pour créer un système

1 Dans l'[espace de travail](#) (page 56) spécifique au domaine, cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► la liste déroulante Gestionnaire des styles et cliquez sur l'un des éléments ci-dessous :

- Définitions de systèmes HVAC 

- Définitions de systèmes de tuyauterie 
- Définitions de systèmes électriques 
- Définitions de systèmes de plomberie 
- Définitions de systèmes schématiques 

## 2 Créez un nouveau système :

Pour...	Action...
créer un système avec les propriétés par défaut	Dans le volet gauche du gestionnaire des styles, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Définitions de système, puis choisissez Nouveau.
créer un système à partir d'un système existant	Dans le volet gauche du gestionnaire des styles, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le système à copier, puis choisissez Copier. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la copie, puis choisissez Coller.

3 Entrez le nom et la description du nouveau système, puis appuyez sur la touche *ENTREE*.

4 Spécifiez les propriétés générales du système. Pour obtenir de l'aide, voir :

- [Spécification des règles de conception d'un système](#) (page 153)
- [Spécification du style de montée/descente d'un système](#) (page 155)
- [Spécification des propriétés d'affichage d'un système](#) (page 156)
- [Ajout de notes et de fichiers à un système](#) (page 157)

5 Spécifiez les propriétés de système spécifiques à la discipline. Pour obtenir de l'aide, voir :

- [Configuration des définitions de système de gaines](#) (page 317)
- [Configuration des définitions de systèmes](#) (page 461)
- [Configuration des définitions de systèmes de plomberie](#) (page 804)

- [Création de définitions de systèmes électriques](#) (page 597)
- [Création de définitions de systèmes schématiques](#) (page 874)

## Spécification des règles de conception d'un système






Les règles de conception de définition de système sont des propriétés déterminant le comportement et l'affichage du système correspondant.

Propriété	Description
Abréviation	Permet d'identifier le système auquel les composants sont associés. L'abréviation du nom de système comporte en général deux ou trois caractères. Elle s'utilise notamment lors de l'étiquetage des objets et de la création de nomenclatures.
Groupe de systèmes	Permet d'identifier le groupe de systèmes connexes auquel le système est associé. Les groupes de systèmes permettent de raccorder des systèmes différents tout en préservant leurs propriétés spécifiques. Pour plus d'informations, voir <a href="#">A propos des groupes de systèmes</a> (page 150).
Type de système	Permet d'identifier le type de système (systèmes électriques et de plomberie uniquement). Alimentation et éclairage et Chemin de câbles constituent deux exemples de type de système électrique. Chaque système électrique doit être associé à un type de système. Eau chaude et Egouts constituent deux exemples de type de système de plomberie. La définition d'un type de système est facultative pour les systèmes de plomberie. Toutefois, les réseaux de canalisations sanitaires utilisant de l'eau grise ou des eaux noires doivent être associés au type de système Egouts. Si ce n'est pas le cas, la commande de taille de canalisation sanitaire ne reconnaît pas le système en tant que réseau de canalisations sanitaires, empêchant dès lors la définition d'une valeur de taille de conduite de canalisation.
Identificateur de calque	Permet d'identifier le calque auquel les objets du système sont ajoutés.

### Pour spécifier les règles de conception d'un système


- 1 Dans l'[espace de travail](#) (page 56) spécifique au domaine, cliquez sur l'onglet **Gérer** ► le groupe de fonctions **Style et affichage** ► la

liste déroulante Gestionnaire des styles et cliquez sur l'un des éléments ci-dessous :

- Définitions de systèmes HVAC 
- Définitions de systèmes de tuyauterie 
- Définitions de systèmes électriques 
- Définitions de systèmes de plomberie 
- Définitions de systèmes schématiques 


2 Dans le volet gauche, sélectionnez le système, puis dans le volet droit, cliquez sur l'onglet Règles de conception.

#### Onglet Règles de conception pour une définition de système électrique



3 Configurez les règles de conception :

Pour spécifier...	Action...
abréviation du système	Saisissez une valeur dans le champ Abréviation.

Pour spécifier...	Action...
<a href="#">groupe de systèmes</a>	<p>Sélectionnez ou saisissez un nom de groupe dans le champ Groupe de systèmes. Les nouveaux noms sont ajoutés à la liste des noms existants.</p> <hr/> <p><b>REMARQUE</b> Une sélection vide permet d'établir une connexion avec n'importe quel groupe de systèmes.</p> <hr/> 
type de système	<p>Dans le champ Type de système, sélectionnez le composant applicable que vous souhaitez connecter au système. La liste ne peut être personnalisée.</p> <hr/> <p><b>REMARQUE</b> Pour les définitions de systèmes électriques ou de plomberie uniquement</p> <hr/>
identificateur de calque	<p>Sélectionnez un identificateur dans le champ Identificateur de calque. La liste des identificateurs de calque disponibles dépend du <a href="#">style d'identificateur de calque</a> spécifié pour le dessin. Pour créer un remplacement d'identificateur de calque, cliquez sur le bouton [...] situé en regard du champ de calque approprié, sélectionnez une valeur de remplacement dans la boîte de dialogue, puis cliquez sur OK.</p>

## Spécification du style de montée/descente d'un système






Les symboles de montée et de descente représentent la direction d'élévation des segments verticaux dans les vues orthogonales prédéfinies (haut, bas, gauche, droite, devant ou derrière).

Les styles de montée/descente définissent l'aspect graphique des montées et des descentes dans la présentation. Vous pouvez assigner différents styles de

montée/descente à différents systèmes. Pour plus d'informations sur la création d'un style de montée/descente, voir [Styles de montée/descente](#) (page 1024).

#### Pour spécifier le style de montée/descente d'un système

1 Dans l'[espace de travail](#) (page 56) spécifique au domaine, cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► la liste déroulante Gestionnaire des styles et cliquez sur l'un des éléments ci-dessous :

- Définitions de systèmes HVAC 
- Définitions de systèmes de tuyauterie 
- Définitions de systèmes électriques 
- Définitions de systèmes de plomberie 
- Définitions de systèmes schématiques 

2 Dans le volet gauche, sélectionnez le système, puis dans le volet droit, cliquez sur l'onglet Montée/Descente.

3 Dans la liste déroulante Style de montée/descente, sélectionnez le style souhaité.

La sélection regroupe les styles de montée/descente définis dans le dessin actif et correspondant au type du système sélectionné. Par exemple, si le type de système est défini sur Chemin de câbles, vous pouvez sélectionner un style de montée/descente de chemin de câbles. Vous ne pouvez pas sélectionner un style de montée/descente de tube IRO.

---

**REMARQUE** Vous devrez peut-être régénérer le dessin pour afficher les montées et descentes des systèmes associés à des conduites.

---

## Spécification des propriétés d'affichage d'un système






Les propriétés d'affichage déterminent l'affichage des composants d'un système dans la présentation. Les définitions de système utilisent les propriétés d'affichage configurées dans la représentation d'affichage. Toutefois, vous pouvez remplacer les paramètres d'affichage afin de personnaliser l'affichage des définitions de système.



Pour plus d'informations sur le système d'affichage d'AutoCAD MEP, voir [Modes d'affichage dans AutoCAD MEP](#).

### Pour spécifier les propriétés d'affichage d'un système

1 Dans l'[espace de travail](#) (page 56) spécifique au domaine, cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► la liste déroulante Gestionnaire des styles et cliquez sur l'un des éléments ci-dessous :

- Définitions de systèmes HVAC 
- Définitions de systèmes de tuyauterie 
- Définitions de systèmes électriques 
- Définitions de systèmes de plomberie 
- Définitions de systèmes schématiques 

2 Dans le volet gauche, sélectionnez le système, puis dans le volet droit, cliquez sur l'onglet Propriétés d'affichage.

3 Sous Représentations d'affichage, sélectionnez la représentation d'affichage à remplacer.

4 Sélectionnez l'option Remplacement de style.



5 Dans la boîte de dialogue Propriétés d'affichage, apportez les modifications souhaitées aux propriétés des composants.




Pour modifier les différentes propriétés, cliquez sur le champ correspondant.

6 Cliquez deux fois sur OK.

## Ajout de notes et de fichiers à un système

1 Dans l'[espace de travail](#) (page 56) spécifique au domaine, cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► la liste déroulante Gestionnaire des styles et cliquez sur l'un des éléments ci-dessous :

- Définitions de systèmes HVAC 
- Définitions de systèmes de tuyauterie 

- Définitions de systèmes électriques 
- Définitions de systèmes de plomberie 
- Définitions de systèmes schématiques 

2 Dans le volet gauche, sélectionnez le système auquel vous souhaitez attacher des notes, puis dans le volet droit, cliquez sur l'onglet Général.

3 Cliquez sur Notes.

4 Pour ajouter une note, cliquez sur l'onglet Notes, puis entrez la note.

5 Pour travailler avec des documents de référence, cliquez sur l'onglet du même nom.

Pour...	Action...
attacher un fichier de référence	cliquez sur Ajouter, sélectionnez un fichier et cliquez sur OK.
modifier la description d'un fichier de référence	sélectionnez le fichier et cliquez sur Modifier. Modifiez la description et cliquez sur OK.
modifier un fichier de référence	cliquez deux fois sur le nom du fichier de référence pour lancer son application.
détacher un fichier de référence	sélectionnez le fichier et cliquez sur Supprimer.

6 Cliquez deux fois sur OK.

## Copie de systèmes entre des dessins


Vous pouvez optimiser la gestion des systèmes en les stockant dans un dessin ou un gabarit. Vous pouvez alors copier les systèmes stockés sur les différents dessins des projets.

---

**REMARQUE** Vous trouverez des définitions de système supplémentaires dans le fichier System Definitions.dwg, lequel se trouve dans le dossier suivant :  
\\ProgramData\Autodesk\MEP 2011\fra\Styles.

---

### Pour copier un système

1 Cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► Gestionnaire des styles .

Le gestionnaire des styles s'affiche et présente le détail du dessin en cours dans l'arborescence. Tous les dessins ouverts dans la session courante apparaissent dans l'arborescence.

2 Ouvrez le dessin vers lequel vous souhaitez copier le système :

Pour...	Opération à effectuer dans le gestionnaire des styles
copier le système vers un dessin qui n'est pas ouvert dans le gestionnaire des styles	Cliquez sur le menu Fichier, sélectionnez un dessin, puis cliquez sur Ouvrir.
copier le système vers un nouveau dessin	Cliquez sur le menu Fichier, choisissez Nouveau, entrez le nom du nouveau dessin, puis cliquez sur Enregistrer.

3 Développez les définitions de système des dessins ouverts pour afficher les systèmes correspondants.

4 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la définition système à copier vers un dessin, puis choisissez Copier.

Pour copier l'intégralité des définitions de système, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Définitions de système, puis choisissez Copier.

5 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dessin vers lequel vous souhaitez copier les définitions de système, puis choisissez Coller.

Les définitions sont copiées dans le dessin sélectionné. Si ce dernier contient déjà un système du même nom, le nom dupliqué s'affiche dans la boîte de dialogue Importer/Exporter - Noms dupliqués trouvés.

6 Le cas échéant, traitez les noms de système dupliqués comme suit :

Pour...	Action...
éviter que le gestionnaire des styles ne remplace la définition de système existante par la nouvelle définition du même nom	sélectionnez Conserver celui existant, puis cliquez sur OK.
remplacer la définition de système existante par la nouvelle définition	sélectionnez Ecraser celui existant, puis cliquez sur OK.
conserver la définition de système existante et ajouter la nouvelle définition sous un autre nom	sélectionnez Renommer en style unique, puis cliquez sur OK. Le gestionnaire des styles ajoute un numéro à la nouvelle définition de système. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la définition de système, puis choisissez Renommer pour attribuer un nouveau nom.

7 Si vous souhaitez enregistrer les modifications et continuer à travailler dans le gestionnaire des styles, choisissez Appliquer au lieu de OK.

---

**CONSEIL** Les systèmes sont des objets basés sur des styles ; vous pouvez donc également effectuer d'autres opérations propres aux styles (par exemple, vous pouvez envoyer une définition de système par courrier électronique aux autres utilisateurs). Pour plus d'informations, voir Gestionnaire des styles dans l'aide d'AutoCAD Architecture.






---

## Purge des systèmes

Vous pouvez purger les systèmes ne s'appliquant à aucun composant du dessin.

## Pour purger un système

1 Dans un [espace de travail](#) (page 56) spécifique à un domaine, ouvrez le gestionnaire des styles et accédez aux définitions de système :

- Cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► la liste déroulante Gestionnaire des styles ► Définitions de systèmes HVAC  .
- Cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► la liste déroulante Gestionnaire des styles ► Définitions du système de tuyauterie  .
- Cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► la liste déroulante Gestionnaire des styles ► Définitions de systèmes électriques  .
- Cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► la liste déroulante Gestionnaire des styles ► Définitions de systèmes de plomberie  .
- Cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► la liste déroulante Gestionnaire des styles ► Définitions de systèmes schématiques  .

2 Purgez les définitions de système :

Pour...	Action...
supprimer une définition de système inutilisée	cliquez avec le bouton droit de la souris sur la définition de système à supprimer, puis choisissez Purger.
supprimer toutes les définitions de système inutilisées	Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Définition de système, puis choisissez Purger. Dans l'invite, vérifiez que les définitions de système à supprimer sont sélectionnées, puis cliquez sur OK.

Certaines définitions de système à supprimer peuvent rester répertoriées dans la liste des définitions de système une fois

L'opération de purge terminée. Cela signifie qu'elles sont actuellement appliquées à certains composants du dessin.

## Conception de systèmes de routage parallèle

Le routage parallèle est utile lors du positionnement de systèmes de tuyauterie d'eau chaude et froide, de réseaux de tuyauterie dans les systèmes de chauffage rayonnant ou de conduites de tube IRO. Une technique de conception de routage parallèle consiste à positionner une conduite unique, puis à la décaler à une distance spécifique des autres segments par rapport au segment d'origine ou d'une géométrie existante, par exemple, un mur. Dans ce scénario, les segments s'ajoutent un par un. Pour plus d'informations, voir [Décalage du tuyau par rapport à la géométrie existante](#) (page 512) ou [Décalage de la gaine par rapport à la géométrie existante](#) (page 340).

AutoCAD MEP vous permet d'appliquer simultanément un routage à plusieurs conduites parallèles. Cette possibilité permet de s'assurer que le logiciel calcule correctement les tournants afin d'éviter les conflits dans la conduite.

Pour plus d'informations sur le routage parallèle de tubes IRO et de systèmes de tuyauterie ou de chauffage rayonnant, reportez-vous aux rubriques suivantes :

- [Dessin d'une conduite de tube IRO parallèle](#) (page 710)
- [Ajout de tuyaux parallèles sur un système de chauffage rayonnant](#) (page 565)

## Sélection d'une configuration d'affichage

AutoCAD MEP utilise des vues orthogonales et isométriques dans les dessins, mais contient également de nombreux paramètres d'affichage déterminant l'aspect des objets. Les représentations d'affichage déterminent l'affichage des objets dans les différentes vues. Les configurations d'affichage désignent des groupes de représentation d'affichage conçus pour des tâches spécifiques. Par exemple, vous pouvez transformer une configuration d'affichage 1D en configuration d'affichage 2D. Vous pouvez également définir des configurations d'affichage spécifiques aux différentes disciplines. Par exemple, vous pouvez définir une configuration d'affichage représentant les systèmes mécaniques dans une couleur et un type de ligne donnés tout en masquant les autres types de systèmes.


Les gabarits par défaut incluent des paramètres d'affichage utilisés pour tous les aspects de conception et de documentation des projets. Vous pouvez également personnaliser les affichages de manière à les adapter aux spécificités des projets. Pour plus d'informations sur les affichages, voir [Structure du système d'affichage](#) (page 225).

### Pour modifier la configuration d'affichage actuelle

1 Cliquez sur la configuration d'affichage actuelle dans la [barre d'état de la fenêtre de dessin](#).

Les configurations d'affichage du dessin sont répertoriées.

#### Configurations d'affichage incluses dans le gabarit de dessin Modèle Aecb



2 Sélectionnez une configuration d'affichage dans la liste.

Pour plus d'informations sur les configurations d'affichage incluses dans le gabarit de dessin Modèle Aecb, voir [Configurations d'affichage](#) (page 232).

## Principes de fonctionnement des objets

En règle générale, les systèmes de construction sont assemblés à partir de pièces du commerce. Dans AutoCAD MEP, la création de présentations de conception s'effectue selon un assemblage d'objets représentant des composants réels (par exemple, des gaines, des chemins de câbles, des segments de canalisation, des raccords, des équipements, des appareils, des tableaux de distribution et des appareils sanitaires). Tous les composants sont catégorisés suivant le type d'objet spécifique. La connaissance des différents types d'objets est primordiale

à la compréhension des méthodes de dessin et d'application des différentes représentations d'affichage dans le logiciel.

Il existe deux types de composants : les composants basés sur des blocs et les composants paramétriques. Les composants basés sur des blocs désignent des occurrences de composant uniques associées à des propriétés prédéfinies (par exemple, la forme et la taille). Ils sont prédéfinis en fonction de certaines propriétés et de plusieurs blocs AutoCAD®. Chaque bloc représente le composant dans une vue différente, définissant ainsi plusieurs aspects pour les composants, suivant les directions de visualisation.


#### Différentes vues d'un composant mécanique



#### Différentes vues d'un composant électrique



#### Différentes vues d'un composant de plomberie



Les composants paramétriques sont générés de manière dynamique suivant des propriétés prédéfinies ou personnalisées (par exemple, la forme et la taille). Les propriétés de composant déterminent la manière dont les composants sont générés. Les composants paramétriques sont générés sous forme de blocs de modèle en trois dimensions, ce qui explique les différences d'aspect suivant les directions de visualisation. Pour plus d'informations sur les composants



paramétriques et les composants basés sur des blocs, voir [Présentation des composants paramétriques et des composants basés sur des blocs](#) (page 1075).

Les composants peuvent être associés à des comportements spécifiques, tels que le nettoyage automatique lors de la connexion à d'autres composants ou l'insertion par défaut dans certaines circonstances. Les composants peuvent être constitués de plusieurs éléments (trait d'axe, isolation et revêtement). Le [type d'objet](#) des composants détermine dans une large mesure le comportement et les [représentations d'affichage](#) correspondants.

## Types d'objet

Le tableau ci-dessous décrit les types d'objet disponibles dans AutoCAD MEP.

Objet	Description
Appareil	Composant basé sur un style susceptible d'apparaître sous la forme d'un des blocs prédéfinis, suivant la représentation d'affichage et la direction de visualisation. Il est utilisé par l'objet Fil pour effectuer les connexions entre plusieurs composants électriques.
Chemin de câbles	Composant généré de manière dynamique suivant des propriétés prédéfinies et susceptible d'être raccordé à d'autres composants. Cet objet est ajusté lors de l'ajout de raccords et inclut des composants comme les connexions, les annotations, les traits d'axe et les montées/descentes.
Circuit	Objet non graphique représentant la connexion de plusieurs composants électriques. Il est associé à des propriétés d'identification uniques comme le système, l'intensité nominale, le tableau de distribution, le nombre d'appareils, la longueur, le nombre de pôles, la tension, la charge totale, le facteur de charge et la demande de charge estimée.
Courbe d'étiquette	Objet basé sur un style utilisant des attributs pour rechercher les informations de composant nécessaires à l'étiquetage. Les étiquettes peuvent être ancrées de manière dynamique, tout en restant modifiable indépendamment du composant associé.
Fil	Composant basé sur un style généré suivant des propriétés prédéfinies et susceptible d'être raccordé à d'autres composants. Il possède plusieurs styles d'annotation au niveau des segments d'intersection et des connexions et plusieurs styles de représen-

Objet	Description
	tation graphique suivant les types de fil. Il s'efface lors de l'ajout d'autres segments de fil, accessoires, tableaux de distribution ou appareils.
Gaine flexible	Composant généré de manière dynamique suivant des propriétés prédéfinies et un trait d'axe unique personnalisé et susceptible d'être raccordé à d'autres composants. Il inclut des composants comme les contours, les connexions, les annotations, les traits d'axe, l'isolation, le revêtement et les montées/descentes. Associé à plusieurs représentations graphiques.
Gaine	Composant généré de manière dynamique suivant des propriétés prédéfinies et susceptible d'être raccordé à d'autres composants. Cet objet est ajusté lors de l'ajout de raccords et inclut des composants comme les contours, les connexions, les annotations, les traits d'axe, l'isolation, le revêtement et les montées/descentes.
Ligne de plomberie	Composant basé sur un style généré suivant des propriétés prédéfinies et susceptible d'être raccordé à d'autres composants. Il peut être représenté différemment dans les intersections avec d'autres segments et suivant les types de lignes de plomberie. Il est ajusté lors de la connexion de segments et d'appareils supplémentaires et conserve le suivi de la direction du débit, de la pente, de l'élévation et de la charge d'appareil. Il inclut des composants comme les traits d'axe, les connexions, les annotations, les montées/descentes, les pentes et les raccords.
Ligne schématique	Ligne monosegment ou multiselement permettant de spécifier la connectivité et les dépendances logiques d'un schéma de système de construction. Elle possède plusieurs styles d'annotation au niveau des lignes d'intersection et s'ajuste lors de l'ajout de symboles schématiques. Les propriétés de ligne schématique incluent le système, la désignation et l'ID.
Pièce à vues multiples	Composant paramétrique ou basé sur des blocs susceptible d'apparaître différemment suivant les vues en fonction de propriétés prédéfinies et personnalisées ou de blocs AutoCAD prédéfinis, et suivant la représentation d'affichage et la direction de visualisation. Ce composant peut posséder un ou plusieurs points de connexion et représente les équipements tels que les régulateurs d'air et les

<b>Objet</b>	<b>Description</b>
	ventilateurs ainsi que les appareils tels que les sanitaires et les toilettes.
Raccord de chemin de câbles	Composant généré de manière dynamique suivant des propriétés prédéfinies et susceptible d'être raccordé à d'autres composants. Cet objet peut être inséré lors du positionnement et inclut des composants comme les connexions, les annotations, les traits d'axe et les montées/descentes.
Raccord de gaine personnalisé	Composant généré de manière dynamique à partir d'un trait d'axe créé à l'aide d'entités AutoCAD sélectionnées par l'utilisateur (par exemple, des lignes et des arcs, pour la géométrie).
Raccord de gaine	Composant généré de manière dynamique suivant des propriétés prédéfinies et susceptible d'être raccordé à d'autres composants. Cet objet peut être ajouté automatiquement lors du positionnement de gaines et inclut des composants comme les contours, les connexions, les annotations, les traits d'axe, l'isolation, le revêtement et les montées/descentes.
Raccord de plomberie	Composant basé sur un style généré suivant des propriétés prédéfinies et susceptible d'être raccordé à d'autres composants. Il peut être inséré lors du positionnement et conserve le suivi de la direction du débit, de la pente, de l'élévation et de la charge d'appareil. Il inclut des composants comme les traits d'axe, les connexions, les annotations, les montées/descentes, les pentes et les raccords.
Raccord de tube IRO	Composant généré de manière dynamique suivant des propriétés prédéfinies. Cet objet peut être inséré lors du positionnement et inclut des composants comme les connexions, les annotations, les traits d'axe et les montées/descentes.
Raccord de tuyauterie personnalisé	Composant généré de manière dynamique à partir d'un trait d'axe créé à l'aide d'entités AutoCAD sélectionnées par l'utilisateur (par exemple, des lignes et des arcs, pour la géométrie).
Raccord de tuyauterie	Composant généré de manière dynamique suivant des propriétés prédéfinies et susceptible d'être raccordé à d'autres composants. Cet objet peut être ajouté automatiquement lors du positionnement de canalisations et inclut des composants comme les





Objet	Description
	contours, les connexions, les annotations, les traits d'axe, l'isolation, le revêtement et les montées/descentes.
Symbole schématique	Symbole de bloc permettant de spécifier des équipements ou des composants réels (par exemple, des raccords ou des vannes) et fonctionnant en complément des lignes schématiques. La connexion aux lignes schématiques s'effectue par insertion dans la ligne ou par attachement à l'extrémité lors de l'ajout. Les propriétés de symbole schématique incluent le système et l'ID.
Tableau de distribution	Composant basé sur un style susceptible d'apparaître sous la forme d'un des blocs prédéfinis, suivant la représentation d'affichage et la direction de visualisation. Il est utilisé par l'objet Fil pour effectuer les connexions entre plusieurs composants électriques.
Tube IRO	Composant généré de manière dynamique suivant des propriétés prédéfinies et susceptible d'être raccordé à d'autres composants. Cet objet est ajusté lors de l'ajout de raccords et inclut des composants comme les connexions, les annotations, les traits d'axe et les montées/descentes.
Tuyau flexible	Composant généré de manière dynamique suivant des propriétés prédéfinies et un trait d'axe unique personnalisé et susceptible d'être raccordé à d'autres composants. Il inclut des composants comme les contours, les connexions, les annotations, les traits d'axe, l'isolation, le revêtement et les montées/descentes. Associé à plusieurs représentations graphiques.
Tuyau	Composant généré de manière dynamique suivant des propriétés prédéfinies et susceptible d'être raccordé à d'autres composants. Cet objet est ajusté lors de l'ajout de raccords et inclut des composants comme les contours, les connexions, les annotations, les traits d'axe, l'isolation, le revêtement et les montées/descentes.

## Sélection d'objets

AutoCAD MEP propose plusieurs moyens permettant de sélectionner des objets MEP par système, domaine, ou branche raccordée dans le ruban contextuel d'un objet : sélectionnez le groupe de fonctions Général ► la liste déroulante Sélectionner un système.

### Pour sélectionner des objets par groupe, domaine ou branche raccordée

- 1 Sélectionnez un objet MEP, par exemple, une gaine, un tuyau ou un objet de plomberie ou schématique.
- 2 Dans le ruban contextuel de l'objet, cliquez sur le groupe de fonctions Général ► la liste déroulante Sélectionner le système .
- 3 Effectuez une sélection à partir du sous-menu adéquat, comme expliqué ci-dessous :

Pour...	Utilisez...
sélectionner les objets d'un système particulier (par exemple, un système de chauffage, ventilation et climatisation)	Sélectionner le système  .
sélectionner tous les objets d'un système	Sélectionner le groupe de systèmes  .
sélectionner les objets appartenant à un domaine particulier, comme celui des gaines, par exemple, segments de gaine, raccords de gaine ou gaines flexibles	Sélectionner le domaine  .
sélectionner tous les composants dans une conduite ou une partie de la conduite	Sélectionner les branches raccordées  et passez à l'étape suivante.

### Pour sélectionner les branches raccordées


- 4 Appuyez sur la touche TAB pour passer d'une option de raccordement à la suivante.
- 5 Lorsque la branche recherchée s'affiche en surbrillance, appuyez sur la touche *ENTREE*.

AutoCAD MEP propose d'autres moyens de sélection des objets dans un dessin, décrits ci-après :

- Déplacez le curseur au-dessus de l'objet qui vous intéresse et cliquez dessus.

- Cliquez à côté d'un objet ou d'un groupe d'objets, faites glisser une zone de contour autour des objets et cliquez une deuxième fois pour sélectionner tous les objets figurant dans la zone de contour.
- Utilisez les icônes de la palette des propriétés :
  - Choix des objets : permet de créer un jeu de sélection à l'aide du pointeur (par exemple, en créant une fenêtre de sélection).
  - Sélection rapide : permet de créer un jeu de sélection filtré par une propriété spécifique, par exemple, l'épaisseur de ligne.

#### Exemple sur la palette des propriétés de gaine




---

**RUBRIQUES CONNEXES** Voir Choix de plusieurs objets.

---

## Filtrage d'objets


### Pour filtrer des objets par système

- 1 Sélectionnez plusieurs objets.
- 2 Dans la palette des propriétés, sélectionnez le système dans la liste déroulante.


## Pour filtrer les objets en fonction des propriétés de composant


1 Sélectionnez plusieurs objets à l'aide de l'option **Sélectionner les branches raccordées** (page 168).

Exemple : sélection de branches raccordées dans une conduite de tuyau



Exemple : sélection de branches raccordées dans une conduite de plomberie



2 Cliquez sur  (Sélection rapide) dans l'angle supérieur droit de la palette des propriétés.


3 Dans la boîte de dialogue Sélection rapide, définissez les propriétés du filtre :

- Type d'objet
- Propriétés
- Opérateur


■ Valeur

4 Les exemples suivants illustrent les jeux de sélection filtrés par type de composant, où seuls les coudes de chaque conduite sont sélectionnés.

**Conduite de tuyauterie**



**Conduite de plomberie**



5 Dans la section Mode d'application, sélectionnez Inclure dans le nouveau jeu de sélection.

6 (Facultatif) Pour ajouter les résultats du filtre Sélection rapide au jeu de sélection courant, sélectionnez l'option Ajouter au jeu de sélection courant, puis cliquez sur OK.




## Justification d'objets

La justification s'applique à l'orientation d'un segment par rapport à la direction de débit et au trait d'axe de l'objet. La justification est stockée dans les objets MEP basés sur des segments 3D suivants :

- Gaine (rectangulaire, ovale, circulaire)
- Chemin de câbles (rectangulaire)
- Tube IRO (circulaire)
- Tuyau (circulaire)

Par défaut, la justification est définie sur le trait d'axe de l'objet, sans décalage horizontal et sans décalage vertical. Le trait d'axe des segments et des raccords obtenus sera placé le long des points que vous spécifiez au fur et à mesure que vous dessinez les conduites. L'élévation définit la hauteur en matière de justification verticale.

### Justification selon le trait d'axe



Les paramètres de justification suivants sont disponibles dans la palette des propriétés :

- En haut à gauche, En haut au centre, En haut à droite
- Centre gauche, Centre, Centre droit
- En bas à gauche, En bas au centre, En bas à droite

Vous pouvez également entrer une distance pour les décalages horizontaux et verticaux.

### Justification dans la palette des propriétés

Positionnement	
Elévation	UCS : 0
Elévation de départ	UCS : 0
Justification	
Justifier	Centre
Décalage horizontal	0
Décalage vertical	0


La justification est basée sur la direction de débit à partir de la connexion 1 (point de départ) et vers la connexion 2 (extrémité), comme indiqué :

#### Direction de débit



L'exemple suivant illustre les différences entre les justifications En haut à gauche et En haut à droite d'un objet de gaine. Notez que la direction de débit, comme indiquée par les flèches, détermine la représentation de la justification dans le dessin.


#### Les flèches indiquent la direction de débit du point de départ vers l'extrémité




Lorsque vous dessinez à partir d'un raccord relié à un segment, la justification du segment relié est appliquée au nouveau segment. Si aucun segment n'est relié, la dernière justification appliquée est utilisée.

Vous pouvez utiliser la commande AutoCAD MIRROR pour mettre en miroir deux objets sur chaque côté du mur. Dans ce cas, la justification est ajustée selon l'orientation de l'objet par rapport au mur. Les deux exemples suivants

représentent des gaines mises en miroir. Le premier exemple représente la première gaine à laquelle la commande MIRROR a été appliquée.



Le second exemple représente la gaine mise en miroir placée sur l'autre côté du mur. Notez la différence de justification des deux objets de gaine en fonction de leur orientation par rapport au mur, En haut à gauche et En haut à droite.




---

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour plus d'informations sur la spécification de justification, voir [Configuration de la justification pour l'insertion d'un tuyau](#) (page 487) et [Configuration de la justification pour l'insertion d'une gaine](#) (page 307).

---

## Mise en correspondance des propriétés de composant

Vous affectez différentes propriétés de composants aux objets AutoCAD MEP afin de définir les composants dans une présentation. Vous pouvez créer un nouvel objet et mettre en correspondance ses propriétés avec celles d'un objet existant. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à la fonctionnalité correspondante dans AutoCAD MEP :

- A partir de la commande d'ajout sur la ligne de commande (par exemple, *ConduitAdd*), sélectionnez Correspondance à l'invite de commande.
- Sélectionnez un objet, puis cliquez sur Ajouter la sélection sur le ruban. Sélectionnez Correspondance à l'invite de commande.
- Cliquez sur  (Correspondance) dans les boîtes de dialogue d'ajout ou de modification de gaine, de chemin de câbles ou de pièce à vues multiples.
- Sélectionnez Correspondance à l'invite de commande lorsque la boîte de dialogue [Modifier la conduite](#) (page 188) s'affiche pour un tuyau ou un tube IRO.
- Tapez [ParallelRouting](#) (page 162) sur la ligne de commande pour un tuyau ou un tube IRO, puis sélectionnez Correspondance à l'invite de commande.

Cliquez sur un nom d'objet en dessous pour développer une liste des propriétés MEP pouvant être mises en correspondance.

---

**CONSEIL** Les propriétés mises en correspondance varient suivant la fonction que vous exécutez sur un objet. Le logiciel affiche les options disponibles.

---

### Chemin de câbles

- Système
- Élévation
- Justification
- Composant
- Taille
- Annotation

### **Raccord de chemin de câbles**

- Système
- Elévation
- Composant
- Taille
- Annotation

### **Tube IRO**

- Système
- Elévation\*
- Justification\*
- Taille\*
- Préférence de routage

\*Disponible également avec le routage parallèle

### **Raccord de tube IRO**

- Système
- Elévation
- Composant
- Taille

### **Fil**

- Système
- Elévation
- Style

### **Tableau de distribution**

- Système
- Elévation

- Style
- Nom
- Tension pour neutre/phase
- Intensité nominale
- Logements
- Phases
- Rotation
- Type principal
- Type de tableau de distribution

#### **Gaine**

- Système
- Elévation
- Justification
- Isolation
- Revêtement
- Composant
- Forme
- Taille

#### **Raccord de gaine**

- Système
- Elévation
- Isolation
- Revêtement
- Composant
- Forme
- Taille

## Raccord de gaine personnalisé

---

**REMARQUE** Les propriétés de correspondance sont disponibles à partir de la commande *DuctCustomFitting*.

---

- Système
- Isolation
- Revêtement
- Forme
- Taille

## Gaine flexible

- Système
- Elévation
- Isolation
- Revêtement
- Composant
- Taille
- Annotation

## Tuyau

- Système
- Elévation\*
- Justification\*
- Préférence de routage
- Taille\*
- Isolation\*

\*Disponible également avec le routage parallèle

### **Raccord de tuyauterie**

- Système
- Elévation
- Isolation
- Composant
- Taille

### **Raccord de tuyauterie personnalisé**

---

**REMARQUE** Les propriétés de correspondance sont disponibles à partir de la commande *PipeCustomFitting*.

---

- Système
- Isolation
- Taille

### **Tuyau flexible**

- Système
- Elévation
- Isolation
- Composant
- Taille
- Annotation

### **Ligne de plomberie**

- Système
- Elévation
- Style
- Taille
- Pente



### **Raccord de plomberie**

- Système
- Elévation
- ID
- Rotation
- Style

### **pièce à vues multiples**

- Elévation
- Composant

### **Ligne schématique**

- Système
- Style
- ID

### **Symbole schématique**

- Style
- Système
- ID

### **Appareil**

- Système
- Elévation
- Style
- ID
- Rotation

## Mise en correspondance des propriétés de style et d'affichage

Vous pouvez mettre en correspondance le style et les propriétés d'affichage d'objet entre des objets AutoCAD MEP de même type. Si les objets MEP n'ont pas le même type, les propriétés AutoCAD de base peuvent être mises en correspondance. Cette fonction sert également à copier les propriétés AutoCAD de base d'une entité AutoCAD sur un objet AEC.

Si les objets MEP concernés sont basés sur le style, la fonction copie les propriétés de style et d'affichage de l'objet source et les applique à un ou plusieurs objets de destination sélectionnés. Si les objets ne dépendent pas du style, seules les propriétés d'affichage sont copiées. C'est également le cas pour la plupart des objets basés sur le style. Dans les deux cas, les propriétés d'affichage s'appliquent à toutes les représentations d'affichage de l'objet de destination.


<b>Objets dont les propriétés d'affichage et de style sont copiées</b>	<b>Objets dont seules les propriétés d'affichage sont copiées</b>
Fabrication	Chemin de câbles
Suspensions	Raccord de chemin de câbles
Courbe d'étiquette	Tube IRO
Lignes de plomberie	Raccord de tube IRO
Schématique	Appareil
Fil	Gaine
	Raccord de gaine personnalisé
	Raccord de gaine
	Gaine flexible
	Pièce à vues multiples
	Pliante
	Tuyau

Objets dont les propriétés d'affichage et de style sont copiées	Objets dont seules les propriétés d'affichage sont copiées
	Raccord de tuyauterie
	Raccord de tuyauterie personnalisé
	Tuyau flexible
	Raccord de plomberie
	Symbole schématique

### Remplacements

Avec la fonction Copier les propriétés, tous les remplacements de style ou d'objet actifs sur l'objet source s'appliquent à toutes les représentations d'affichage de l'objet de destination. Les remplacements actifs sur l'objet de destination seront supprimés s'ils entrent en conflit avec les paramètres correspondants de l'objet source. Pour modifier un paramètre d'une propriété d'affichage appartenant à une représentation d'affichage spécifique, il est recommandé d'utiliser l'onglet Affichage de la palette des propriétés. Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Modification des composants d'affichage basés sur l'élévation dans la palette des propriétés](#) (page 250).

### Pour copier les propriétés d'un objet

- 1 Cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions  
Modifier ► Copier les propriétés .
- 2 Sélectionnez l'objet source dont vous souhaitez copier les propriétés.  
Le curseur prend la forme d'un pinceau.
- 3 Sélectionnez un ou plusieurs objets de destination auxquels vous souhaitez appliquer les propriétés de l'objet source.  
Les propriétés de l'objet source s'appliquent aux objets de destination à mesure que vous les sélectionnez.
- 4 Une fois tous les objets de destination sélectionnés, appuyez sur la touche ENTREE.

## Utilisation d'objets connectés


Lorsque vous disposez des objets de systèmes de construction dans la présentation, ces objets sont reliés par des points de connexion. Pour être valide, un point de connexion doit correspondre à un point prédéfini (appelé connexion) d'un objet de systèmes de construction dont les propriétés (par exemple, le système, la forme et la taille) sont transmises aux autres objets de systèmes de construction. La transmission des propriétés d'un objet à l'autre permet de créer des systèmes de construction de manière dynamique. Tous les objets de système de construction possèdent des connexions dynamiques. Les objets peuvent contenir une seule ou plusieurs connexions. Par exemple, les régulateurs d'air, les prises de courant et les compteurs contiennent une seule connexion. Les unités de traitement d'air et les boîtes de dérivation en contiennent en revanche plusieurs.

Pour garantir le raccordement aux connexions des objets, utilisez les [outils d'accrochage d'AutoCAD MEP](#). Ces outils d'accrochage permettent de déterminer l'emplacement des connexions des systèmes de construction et sont comparables aux outils d'accrochage aux objets d'AutoCAD® (accrobj), qui permettent de déterminer l'emplacement des points de connexion (par exemple, le point central d'un objet).

### Connexion d'une gaine flexible à un régulateur d'air



Indiquez le point de départ de la pièce mécanique à vues multiples.




Résultat de la connexion de la gaine flexible au régulateur d'air

### Connexion d'un fil à une prise de courant



Indiquez le point de départ de l'appareil électrique.




Résultat de la connexion du fil à la prise de courant

### Connexion d'une ligne de plomberie à un évier



Indiquez le point de départ sur la pièce à vues multiples de plomberie



Ligne de plomberie obtenue Connectée à l'évier

Lorsqu'une connexion est définie, le nouvel objet hérite des propriétés de l'objet d'origine. Ces propriétés permettent de définir le nouvel objet et peuvent inclure des propriétés de système, d'élévation et de géométrie (par exemple, la forme et la taille).

Les connexions de style définissent les points de connexion sur l'objet et indiquent le domaine des différentes connexions. Le domaine correspond au type de système de construction auquel appartient l'objet ou la connexion. Par exemple, les objets électriques comme les boîtes de dérivation appartiennent au domaine électrique. Les objets de système de construction peuvent contenir des connexions appartenant à des domaines différents. Par exemple, les unités de traitement d'air appartiennent au domaine HVAC (chauffage, ventilation, climatisation), mais contiennent plusieurs connexions appartenant à des domaines différents : une connexion conçue pour le gaz appartient au domaine de la tuyauterie et une connexion conçue pour l'électricité appartient au domaine électrique. Chaque domaine est associé à une liste de propriétés prédéfinie servant de point de comparaison lors de la vérification de la validité des connexions effectuées.

Pour plus d'informations, voir [Configuration des connexions d'un style](#) (page 1018).

### **Comportement**

Les styles de connexion spécifient les règles permettant de déterminer les propriétés à définir en tant que points de comparaison et d'autoriser ou non les connexions entre les objets suivant le résultat de la comparaison. Par exemple, lors de la connexion d'un tuyau à un autre, vous devez en principe vérifier que les deux segments sont de taille identique et qu'ils appartiennent au même système (sauf exception expressément définie).

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour plus d'informations sur le comportement des connexions pour le contenu selon le catalogue, voir [Règles de comportement de connexion](#) (page 1094). Pour plus d'informations sur le contenu selon le style, voir [Styles de connexions](#) (page 1032).


---

### **Vérification des connexions**


Vous pouvez vérifier la validité des connexions, des conduites et des systèmes. Le logiciel contient des outils de vérification de la validité des connexions d'une présentation, permettant d'indiquer l'emplacement des connexions non valides et d'afficher l'intégralité des connexions définies au sein d'une conduite, d'une extrémité à l'autre. Pour plus d'informations, voir [Vérification des dessins](#) (page 967).

## Affichage des détails de la connexion


Cette procédure permet de visualiser les propriétés relatives à la connexion des tuyaux, raccords de tuyauterie, tuyaux flexibles, tubes IRO ou raccords de tube IRO dans la fiche de travail Détails de la connexion.

- 1 Dans le dessin, sélectionnez un objet.
- 2 Dans la palette Propriétés, développez Avancé.
- 3 Cliquez sur  pour ouvrir la fiche de travail Détails de la connexion.

Exemple de détails de la connexion de tuyau



### Exemple de détails de la connexion de tube IRO



La fiche de travail Détails de la connexion affiche les propriétés suivantes en fonction de l'objet sélectionné. L'emplacement et l'élévation sont les seules propriétés modifiables.

Propriété	Description	Tuyau	Tube IRO	Rac-cord de tuyauterie	Rac-cord de tube IRO	Tuyau flexible
Taille nominale	Taille telle que spécifiée dans la préférence de routage			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Direction du flux	Entrée, sortie ou orientation bidirectionnelle du flux de l'objet de tuyauterie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Type de connexion	Propriété définissant l'assemblage des segments de gaine, de tuyau, de tube IRO et de chemin de câbles	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Propriété	Description	Tuyau	Tube IRO	Raccord de tuyauterie	Raccord de tube IRO	Tuyau flexible
Angle de tolérance maximal (tolérance angulaire de mise en oeuvre)	<a href="#">tolérance angulaire de mise en oeuvre maximale</a> (page 450) autorisée pour les raccords stockés dans le contenu de catalogue	<input checked="" type="checkbox"/>				
Angle de tolérance actuel	Tolérance angulaire de mise en oeuvre actuelle pour le raccord sélectionné tel que spécifié dans le contenu de catalogue	<input checked="" type="checkbox"/>				
Emplacement	Coordonnées X et Y modifiables	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Élévation	Coordonnée Z modifiable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**REMARQUE** Un jeu de propriétés limité est affiché en mode d'ajout.

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour plus d'informations sur les affectations de type de connexion de tuyau, voir [Affectations de connexion](#) (page 485).


## Modification d'objets connectés le long d'une conduite


Cette procédure permet de modifier les propriétés des objets similaires dans la même conduite de tuyauterie ou de tube IRO.

- 1 Sélectionnez un tuyau ou un tube IRO.



### Affiche un segment de tuyauterie sélectionné dans une conduite




- 2 Cliquez sur l'onglet Tuyau ou Tube IRO ► le groupe de fonctions Modifier ► Modifier la conduite .
- 3 Dans la boîte de dialogue Modifier la conduite, sélectionnez une ou plusieurs propriétés  (préférence de routage, taille nominale, système et élévation), puis spécifiez la modification dans la liste correspondante.

#### Boîte de dialogue Modifier la conduite (pour un tuyau ou un tube IRO)



La boîte de dialogue affiche les paramètres actuels pour l'objet sélectionné. Les modifications affectent tous les objets similaires dans la conduite jusqu'à une réduction, une branche ou une pièce à vues multiples.

Illustre les modifications apportées aux préférences de routage et au système jusqu'à la réduction (entourée d'un cercle)



4 Pour le tuyau, vous pouvez modifier la direction de joint (mâle dans femelle ou femelle vers mâle).

---

**CONSEIL** Si vous dessinez un tuyau dans la direction du flux, choisissez Mâle dans femelle. Si vous dessinez dans la direction opposée du flux, choisissez Femelle vers mâle.

---

---

**REMARQUE** Vous serez peut-être invité à effectuer une substitution de composant. Pour plus d'informations, voir [Choix d'un composant](#).

---

## Utilisation des ancrages

L'ancrage désigne un mécanisme de liaison général dans AutoCAD MEP. Les objets de système de construction peuvent être ancrés les uns aux autres, ce qui permet de créer des relations entre les objets. L'ancrage des objets s'utilise, par exemple, lors du positionnement de sanitaires ou de toilettes le long d'un mur ou du positionnement de régulateurs d'air ou de fixations de luminaires dans une trame de faux-plafond. Trois types d'ancrages sont disponibles pour attacher les objets de système de construction :

- **Ancrage à une courbe** : permet d'attacher les objets à la courbe de base (généralement, le trait d'axe) des autres objets.
- **Ancrage à un système** : permet d'attacher les objets à une conduite de système. Les objets ancrés peuvent être déplacés le long de la conduite et vers d'autres conduites assignées au même système.


- **Ancrage de référence** : permet d'attacher les objets par référence aux autres objets. Par exemple, vous pouvez attacher un symbole schématique d'extrémité à une ligne schématique. Si le symbole est déplacé, la connectivité de la ligne est préservée et étendue jusqu'au nouvel emplacement.

Certains objets sont ancrés par défaut à d'autres objets ; toutefois, leur comportement peut varier légèrement suivant le type d'objet. Par exemple, lorsqu'un symbole de schéma est ajouté à une ligne existante, ce dernier est par défaut attaché à la ligne schématique à l'aide d'un ancrage à un système. Le symbole peut être déplacé le long de la ligne ou vers une ligne non raccordée appartenant au même système. En revanche, il ne peut pas être déplacé hors d'une ligne et fonctionner de manière autonome. Pour ce faire, vous devez dans un premier temps supprimer l'ancrage entre le symbole et la ligne.

## Attachement d'objets avec un ancrage à une courbe

Cette procédure permet d'attacher des objets avec un ancrage à une courbe. Ce type d'ancrage permet d'attacher des objets de système de construction à la courbe de base des autres objets de système de construction. Le mouvement d'un objet ancré à un autre par une courbe est limité par l'objet auquel il est ancré. Vous pouvez modifier la position d'un objet ancré par rapport à la courbe dans les directions X, Y et Z. Vous pouvez également faire pivoter et inverser l'objet le long de ses axes. Les ancrages à une courbe s'utilisent notamment pour attacher des objets à des objets linéaires tels que des segments.

### Pour attacher un objet avec un ancrage à une courbe

- 1 Cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► la liste déroulante Outils ► Navigateur de contenu  .
- 2 Sélectionnez le catalogue d'outils standard MEP.
- 3 Dans la barre de navigation située à gauche dans la fenêtre Navigateur de contenu, choisissez Common ► Common Items.
- 4 Cliquez sur l'icône i-drop de l'outil Ancrage à une courbe, puis faites glisser l'outil vers le dessin.
- 5 Tapez at (Attacher objet), puis sélectionnez l'objet à ancrer.
- 6 Sélectionnez le point de la courbe auquel vous souhaitez ancrer l'objet.

L'objet est ancré à la courbe à la position X. Lorsque l'objet est placé, les positions Y et Z sont définies sur la valeur 0.

**7** Pour modifier la position de l'objet ancré, effectuez l'une des opérations suivantes :


<b>Pour...</b>	<b>entrez...</b>
déplacer l'objet vers une autre courbe	s (Définir courbe), sélectionnez l'objet ancré, appuyez sur la touche <i>ENTREE</i> , puis sélectionnez une autre courbe.
modifier la position de l'objet le long de la courbe en spécifiant la distance à partir du centre ou de l'extrémité de la courbe	p (position x), sélectionnez l'objet ancré, puis sélectionnez un point sur la courbe de base. Saisissez ensuite la distance souhaitée et indiquez le point de référence : Extrémité la plus proche, Extrémité la plus éloignée ou Centre.
modifier l'angle de rotation de l'objet ancré	r (rotation), sélectionnez l'objet ancré, appuyez sur la touche <i>ENTREE</i> , puis indiquez l'angle de rotation souhaité.
faire pivoter l'objet le long de l'axe X	x (rotation x), sélectionnez l'objet ancré, appuyez sur la touche <i>ENTREE</i> , puis entrez ou indiquez l'angle de rotation souhaité.
faire pivoter l'objet le long de l'axe Y	y (rotation y), sélectionnez l'objet ancré, appuyez sur la touche <i>ENTREE</i> , puis entrez ou indiquez l'angle de rotation souhaité.
modifier l'extrémité ancrée de l'objet	an (définir extrémité ancrée), sélectionnez l'objet ancré, puis sélectionnez un point sur ou à proximité de l'extrémité de la courbe de base.

**8** Appuyez sur la touche *ENTREE*.

## Attachement d'objets avec un système d'ancrage à un système

Cette procédure permet d'attacher des objets avec un ancrage à un système. Ce type d'ancrage permet d'attacher des objets de système de construction aux autres objets de système de construction en fonction du système auxquels ils sont associés. Le mouvement d'un objet ancré à un autre par un système est limité par l'objet auquel il est ancré. Vous pouvez modifier la position d'un objet ancré en le déplaçant le long de la conduite de système. Vous pouvez également les déplacer vers d'autres conduites assignées au même système.


### Pour attacher un objet avec un ancrage à un système

- 1 Cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► la liste déroulante Outils ► Navigateur de contenu  .
- 2 Sélectionnez le catalogue d'outils standard MEP.
- 3 Dans la barre de navigation située à gauche dans la fenêtre Navigateur de contenu, choisissez Common ► Common Items.
- 4 Cliquez sur l'icône i-drop de l'outil Ancrage à un système, puis faites glisser l'outil vers le dessin.
- 5 Sélectionnez l'objet à ancrer.
- 6 Sélectionnez le point de la courbe auquel vous souhaitez ancrer l'objet, puis appuyez sur la touche *ENTREE*.  
L'objet est ancré à la courbe à la position X. Lorsque l'objet est placé, les positions Y et Z sont définies sur la valeur 0.

## Attachement d'objets avec un ancrage de référence

Cette procédure permet d'attacher des objets avec un ancrage de référence. Ce type d'ancrage permet d'attacher des objets de système de construction aux autres objets de système de construction en définissant une référence ou une association. Lorsque vous déplacez un objet ancré avec une référence, l'association entre les objets est préservée. Lorsque vous modifiez la position de l'objet ancré, l'objet de référence est également déplacé. Le point de connexion est préservé. Les ancrages de référence s'utilisent notamment pour attacher des objets à des objets non linéaires (par exemple, une gaine flexible ou un fil) dont le positionnement est susceptible d'être fréquemment modifié.

### Pour attacher un objet avec un ancrage de référence

- 1 Cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► la liste déroulante Outils ► Navigateur de contenu  .
- 2 Sélectionnez le catalogue d'outils standard MEP.
- 3 Dans le dans la barre de navigation située à gauche dans la fenêtre Navigateur de contenu, choisissez Common ► Common Items.
- 4 Cliquez sur l'icône i-drop de l'outil Ancrage de référence, puis faites glisser l'outil vers le dessin.
- 5 Sélectionnez l'objet à ancrer.
- 6 Sélectionnez le point de l'extrémité de la courbe ou à proximité de l'extrémité de la courbe auquel vous souhaitez ancrer l'objet, puis appuyez sur la touche *ENTREE*.  
L'objet est ancré à l'extrémité de la courbe.

### Rotation d'objets attachés avec un ancrage à une courbe

- 1 Sélectionnez un objet attaché à une courbe (par exemple, au trait d'axe d'un autre objet).
- 2 Faites pivoter l'objet sélectionné :

Pour...	Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez...
inverser l'objet le long de l'axe X	Ancrage à une courbe ► Inverser X.
inverser l'objet le long de l'axe Y	Ancrage à une courbe ► Inverser Y.
inverser l'objet le long de l'axe Z	Ancrage à une courbe ► Inverser Z.
faire pivoter l'objet le long de l'axe X	Ancrage à une courbe ► Définir la rotation X, entrez la valeur de l'angle en degrés, puis appuyez sur la touche <i>ENTREE</i> .
faire pivoter l'objet le long de l'axe Y	Ancrage à une courbe ► Définir la rotation Y, entrez la valeur de l'angle en degrés, puis appuyez sur la touche <i>ENTREE</i> .

Pour...	Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez...
faire pivoter l'objet le long de l'axe Z	Ancrage à une courbe ► Définir la rotation, entrez la valeur de l'angle en degrés, puis appuyez sur la touche <i>ENTREE</i> .

**REMARQUE** Les options d'inversion et de rotation permettent de faire pivoter les objets en fonction des axes de la courbe à laquelle ils sont attachés.

Si l'objet à faire pivoter est un symbole isométrique, il s'affiche suivant l'orientation la plus proche de l'angle spécifié. Pour consulter les exemples d'orientation, voir [Vues orthogonales et isométriques d'un contenu basé sur un style](#) (page 135).

## Suppression de l'ancrage des objets

Cette procédure permet de supprimer l'ancrage des objets, quel que soit le type d'ancrage (ancrage à une courbe, un système ou de référence). Lorsque vous supprimez l'ancrage d'un objet à un autre, vous supprimez la relation entre les objets. Vous pouvez supprimer tous les ancrages, y compris les ancrages définis par défaut lors de l'ajout des objets au dessin.

### Pour supprimer l'ancrage des objets

- 1 Sélectionnez le ou les objets dont vous souhaitez supprimer l'ancrage.
- 2 Supprimez l'ancrage :

Type d'ancrage à supprimer	Action...
ancrage à une courbe	Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Ancrage à une courbe ► Libérer.
ancrage à un système	Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Ancrage à un système ► Libérer.
ancrage de référence	Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Ancrage de référence ► Libérer.


L'ancrage des objets est supprimé ; toutefois, cette modification n'est pas reflétée à l'écran.

## Ancrages de composant

Il existe deux moyens d'accéder aux informations relatives aux ancrages dans AutoCAD MEP :


- A partir de l'onglet Ancrage de la boîte de dialogue Propriétés de la pièce à vues multiples (pour les pièces à vues multiples)
- A partir de la palette des propriétés (domaines Tuyauterie et Schématique)

---

**REMARQUE** L'icône d'ancrage (  ) et la fiche de travail associée sur le groupe de fonctions Propriétés ne s'affichent que si le raccord de tuyauterie ou le symbole sélectionné utilisent des ancrages.

---

### Fiche de travail Ancrage



Un ancrage lie un objet AutoCAD MEP à un autre objet ou à une courbe ou une grille de positionnement. Dans le domaine Tuyauterie, cette fiche de travail s'applique aux raccords qui utilisent des ancrages (c'est-à-dire des piquages). Dans le domaine schématique, elle s'applique aux symboles. Vous pouvez afficher et modifier les points d'insertion X, Y et Z en fonction du système de coordonnées et de l'angle de rotation actuels de l'ancrage. Vous




pouvez repositionner les objets ancrés le long d'un axe de segment en spécifiant un emplacement dimensionné ou en inversant l'ancrage sur les axes X, Y ou Z. L'onglet Ancre est disponible uniquement lorsque des objets sont ancrés à l'aide de l'un des outils correspondants.

## Utilisation de la boussole

Pour créer un modèle précis de la présentation, le dessin doit souvent s'effectuer par rapport à un plan SCU donné ou par rapport à d'autres objets du modèle d'édifice. Lorsque vous dessinez, vous pouvez utiliser la boussole pour vous aider à déterminer l'orientation des conduites. Les composants ajoutés à la présentation peuvent s'aligner en fonction d'un angle de rotation ou d'un angle d'incrément d'accrochage spécifique sur la boussole. Les repères de la boussole facilitent l'alignement du point d'insertion et de l'angle des composants. L'utilisation des incréments d'accrochage et des repères permet d'accélérer le processus de positionnement des conduites tout en assurant la cohésion du système.

### Exemples de paramètres d'incrément des repères de la boussole



L'affectation de repères basés sur un incrément d'accrochage spécifique s'utilise pour la plupart des opérations de dessin. Par exemple, si l'incrément d'accrochage est défini sur 45 degrés, définissez les repères sur 45 ou 90 degrés. En revanche, si l'incrément d'accrochage est défini sur une valeur inférieure à 45 degrés (par exemple, 15 degrés), définissez les repères sur 30, 45 ou 90 degrés de manière à éviter d'encombrer l'affichage de la boussole.

---


**REMARQUE** L'incrément d'accrochage et les repères sont des paramètres de la boussole indépendants. Ils peuvent être définis sur des valeurs différentes. Vous pouvez placer un composant en l'accrochant à un angle spécifique et sans l'aligner par rapport à un repère de la boussole.

---

La boussole peut être superposée ou alignée par rapport aux objets du dessin. Pour plus de clarté, vous pouvez modifier la couleur et la taille de l'affichage

de la boussole. La taille de la boussole est exprimée en pixels et reste constante, quel que soit le facteur d'échelle de zoom appliqué au dessin.

#### Modification du diamètre de la boussole




Lorsque la boussole est activée, vous pouvez changer le plan SCU actif à l'aide de l'option Plan. Chaque fois que vous changez de plan, l'axe SCU est modifié :


- L'axe X devient l'axe Y.
- L'axe Y devient l'axe Z.
- L'axe Z devient l'axe X.

Il est important de noter ce comportement lorsque vous utilisez la boussole et que vous dessinez à des angles et des élévations différents. L'exemple ci-dessous illustre le dessin d'une longueur de gaine rigide à l'aide de segments alignés sur trois plans SCU différents avec la boussole activée.


#### 1 Dessinez deux segments de gaine dans le premier plan SCU.



2 Dans la ligne de commande, entrez p (plan), puis dessinez deux segments de gaine dans le deuxième plan SCU.




Spécifiez l'angle et le point d'arrivée du troisième segment de chemin de câbles.




Spécifiez l'angle et le point d'arrivée du quatrième segment de chemin de câbles.

3 Entrez p (plan), puis dessinez deux segments de gaine dans le troisième plan SCU.



Spécifiez l'angle et le point d'arrivée du cinquième segment de chemin de câbles.



Spécifiez l'angle et le point d'arrivée du sixième segment de chemin de câbles.

4 Entrez p (plan) une nouvelle fois pour revenir au plan SCU d'origine.

## Personnalisation de l'affichage de la boussole

Cette procédure permet de personnaliser l'affichage de la boussole. Lorsque vous dessinez, vous pouvez utiliser la boussole pour vous aider à déterminer l'orientation des conduites. La boussole permet d'aligner les composants par rapport aux murs, aux plafonds et aux autres éléments d'architecture des dessins. La boîte de dialogue Paramètres de la console permet de définir les


repères, l'incrément d'accrochage, le diamètre de la boussole et la couleur.  
Pour plus d'informations, voir [Utilisation de la boussole](#) (page 197).

### Pour personnaliser l'affichage de la boussole

1 Cliquez sur l'onglet **Vue** ► le groupe de fonctions **Vue**

MEP ► **Boussole** .

2 Dans la boîte de dialogue Paramètres de la boussole, définissez l'affichage de la boussole :

Paramètre à modifier	Action...
Diamètre de la boussole	Entrez une valeur dans le champ Diamètre de la boussole.
Couleur d'affichage de la boussole	Cliquez sur  , sélectionnez une couleur ou saisissez le nom ou la valeur numérique correspondant à la couleur à utiliser, puis cliquez sur OK.
Incrément d'accrochage	Sélectionnez l'option Activer l'accrochage, puis entrez une valeur.
Incrément de repérage	Sélectionnez l'option Activer les repères, puis entrez une valeur.

**CONSEIL** Pour définir la précision (nombre de décimales) de la valeur d'incrément de repérage de la boussole, modifiez le paramètre de précision d'unité d'AutoCAD®.


## Conception à l'aide des poignées et de la saisie dynamique

La fonction de saisie dynamique est une interface de commande qui s'affiche à côté du curseur. Elle se compose des invites de commande, des champs de saisie du curseur ainsi que des champs de saisie de cote.

Les poignées, représentées par des formes remplies de petite taille, se trouvent à des endroits stratégiques de l'objet sélectionné. Servez-vous des poignées

pour modifier un objet de nombreuses façons. Par exemple, les poignées vous permettent d'allonger ou de pivoter l'objet ou encore de modifier son élévation ou de le changer de place. Les poignées permettent de créer rapidement une gaine, un tuyau, un chemin de câbles ou encore une tube IRO.

#### Dessin d'équipement mécanique illustrant la saisie dynamique et les poignées




La combinaison de la fonction de saisie dynamique et des poignées permet d'apporter des modifications plus précises à votre conception mécanique, électrique ou à votre conception de plomberie directement dans la zone de dessin. Evitant la consultation de la fenêtre de la ligne de commande et des différentes boîtes de dialogue, elles vous permettent de rester concentré sur votre travail de conception et ainsi d'augmenter votre productivité.

## Saisie dynamique


La fonction de saisie dynamique est une interface de commande qui s'affiche à côté du curseur. Elle se compose des invites de commande, des champs de saisie du curseur ainsi que des champs de saisie de cote.

- Les invites de commande fournissent des instructions sur l'exécution des tâches.
- Les champs de saisie du curseur permettent de saisir des coordonnées relatives ou absolues au format polaire ou cartésien.
- Grâce aux champs de saisie de cote, vous pouvez indiquer les modifications de longueur et d'angle ou de nouvelles cotes globales.

### Champs de saisie de cote



### Activation et désactivation de la saisie dynamique


Pour activer ou désactiver la fonction de saisie dynamique, cliquez sur  sur la barre d'état de l'application. Par défaut, la saisie dynamique est activée.

Vous pouvez également activer, désactiver et modifier séparément les paramètres des trois composants de saisie dynamique. Pour plus d'informations, voir Utilisation de la saisie dynamique.


## Info-bulles des poignées

Vous pouvez placer votre pointeur au-dessus d'une poignée pour afficher une brève description de la fonction concernée. En fonction de la poignée et du contexte, l'info-bulle peut également contenir des informations sur les modes d'édition de poignée disponibles.

**Info-bulle de la poignée Affichage de tous les points d'insertion du tableau électrique**




### Info-bulle de la poignée d'emplacement sur une vanne



## Contraintes des poignées

Lorsque vous faites glisser une poignée d'un objet de manière à changer ses propriétés, AutoCAD MEP contraint souvent la poignée à une ligne, une courbe ou un plan. Chaque fois que la position contrainte d'une poignée diffère de la position du curseur en cours, le programme affiche des arcs ou des lignes en pointillé afin de signaler l'existence et l'application d'une contrainte.

A titre d'exemple, consultez l'illustration suivante représentant l'allongement d'un segment de gaine. La position actuelle du curseur ne permet pas de modifier l'angle, car le logiciel contraint toujours la poignée d'étirement à l'angle actuel du segment.




## Poignées de déclenchement


À la différence des poignées que vous faites glisser dans le dessin pour mettre à jour les propriétés de cote d'un objet, les poignées de déclenchement exécutent immédiatement une action lorsque vous cliquez dessus.

Certaines poignées de déclenchement permettent de choisir un autre mode d'édition pour un objet. D'autres définissent les propriétés de l'objet. Par exemple, le fait de cliquer sur la poignée de rotation d'un objet fait pivoter cet objet à 180 degrés, ce qui met à jour la valeur de sa propriété de rotation. En maintenant la touche CTRL enfoncée pendant cette opération, vous faites pivoter l'objet à 90 degrés.

**Registre avant de cliquer sur la poignée de rotation**




**Registre après avoir cliqué sur la poignée de rotation**



## Modes d'édition des poignées

Le mode d'édition des poignées détermine la manière dont l'action que vous effectuez grâce à la poignée est exécutée par AutoCAD MEP. Si une poignée dispose de plusieurs modes d'édition, le logiciel les énumère dans l'info-bulle correspondante ; il vous appartient alors de préciser celui que vous souhaitez utiliser.


Les poignées de déclenchement sont dotées d'un ou de deux modes d'édition. Pour appliquer le mode par défaut, il suffit de cliquer sur la poignée. Pour activer le deuxième mode, maintenez la touche CTRL enfoncée tout en cliquant sur la poignée. Dans l'illustration, le raccord de tuyauterie coudé possède une poignée de rotation dotée de deux modes permettant de faire pivoter le raccord à 180 ou 90 degrés.



Les poignées de déplacement nécessitant la spécification de points ou de cotes sont associées à un ou plusieurs modes d'édition. Pour ces poignées, vous devez d'abord sélectionner le mode, puis cliquer sur la poignée. Dans l'illustration



suivante, la poignée d'emplacement du régulateur de débit d'air propose trois modes d'édition.



### Pour spécifier un mode d'édition de poignée

1 Cliquez sur la poignée pour la sélectionner.

2 Sélectionnez un mode :


Type de mode	Action
Premier mode	Modifiez l'objet à l'aide de la poignée. Le premier mode s'affichant dans l'info-bulle correspond au mode par défaut.
Deuxième mode	Appuyez sur la touche CTRL et relâchez-la.
Mode suivant	Appuyez sur la touche CTRL et relâchez-la autant de fois que nécessaire.

Vous pouvez maintenant modifier l'objet à l'aide de la poignée.

## Dessin de la direction du flux

La direction du flux correspond au sens de déplacement d'un matériau ou d'un fluide (par exemple, l'air ou l'eau) dans les composants d'un système. Vous pouvez définir ou inverser la direction du flux d'une longueur de gaine ou d'une conduite de tuyau entre deux branches. Une fois la direction du flux définie, vous pouvez l'afficher à l'aide de marqueurs de flux, que vous pouvez activer ou désactiver selon vos besoins. Les marqueurs de flux sont représentés par des flèches pleines en deux dimensions affichées au milieu des segments.

### Marqueurs indiquant la direction du flux dans une conduite de tuyaux



---

**REMARQUE** Outre les marqueurs de flux, vous pouvez également ajouter des étiquettes de flux (également appelées indicateurs de direction du flux) aux longueurs de gaine et conduites de tuyau. Comme les marqueurs de flux, les étiquettes de flux indiquent la direction du flux dans la conduite (le cas échéant) et sont soumises à l'échelle d'annotation. Contrairement aux marqueurs de flux, les étiquettes de flux sont des objets annotatifs, ce qui signifie que vous pouvez les modifier et les supprimer. Pour plus d'informations sur l'ajout d'étiquettes de flux lors du dessin, voir [Application d'une étiquette ou d'un indicateur de direction du flux à des gaines](#) (page 315) ou [Ajout d'étiquettes ou d'indicateurs de direction du flux au tuyau](#) (page 517).

---


### Pour définir ou inverser la direction du flux dans une conduite de gaine ou de tuyau

- 1 Sélectionnez un segment dans la conduite.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gaine** ► le groupe de fonctions **Calculs** ► Définir la direction du flux

Vous pouvez effectuer la même opération sur une conduite de tuyau avec l'option Définir la direction du flux dans l'onglet **Tuyau**.


- 3 La direction du flux actuelle dans la conduite est représentée par une flèche affichée au centre du segment sélectionné. Si la direction du flux n'a pas été définie, le point de départ du segment

est considéré comme la source du flux et la direction par défaut s'affiche.



4 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Entrez **o** (oui) pour inverser la direction du flux.
- Entrez **n** (non) pour accepter la direction du flux indiquée.




La direction du flux indiquée est assignée à la conduite sélectionnée entre les branches. La direction de flux définie s'arrête au niveau des raccords de branche (raccords associés à trois connexions ou plus, comme les tés et les croix) et des pièces à vues multiples.

---

**REMARQUE** Pour inverser la direction de flux d'un seul segment, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris pour le sélectionner, puis cliquez sur Inverser le segment (ou tapez **reversesegment**).

---

**Pour activer ou désactiver les marqueurs de flux pour toutes les conduites associées à une direction de flux**

- 1 Sélectionnez un segment de conduite.
- 2 Cliquez sur l'onglet Tuyau ou Gaine ► le groupe de fonctions Calculs ► Afficher le flux .

---

**REMARQUE** Pour masquer les marqueurs de flux dans les documents de construction, désactivez-les avant le traçage ou la publication.

---

## Régénération d'un modèle AutoCAD MEP

Cette procédure permet de régénérer un modèle AutoCAD MEP. Il est recommandé de régénérer les modèles de dessin suite à l'apport d'un grand nombre de modifications, suite à l'application d'une nouvelle représentation d'affichage aux objets du modèle ou lorsque vous utilisez des fichiers de référence externe (Xréf). La régénération d'un modèle AutoCAD MEP permet de passer en revue les différents objets et de les afficher en fonction des paramètres et des préférences définies. Il est également conseillé de régénérer le modèle en cas de problème d'affichage des objets, notamment suite à l'exécution de la commande de régénération AutoCAD®. Cependant, lors de la régénération de dessins de grande taille, sélectionnez uniquement les objets concernés par le problème d'affichage. Vous éviterez les baisses de performances susceptibles d'affecter le système lors de l'opération.

### Pour régénérer un modèle AutoCAD MEP

- 1 Cliquez sur l'onglet **Vue** ► le groupe de fonctions **Apparence** ► la liste déroulante **Régénérer** ► **Régénérer le modèle**.
- 2 Sélectionnez le ou les objets à régénérer ou appuyez sur la touche **ENTREE** pour régénérer l'ensemble du dessin.

## Affichage des propriétés de composant

Chaque composant AutoCAD MEP possède des caractéristiques ou des propriétés uniques définissant l'état, l'aspect ou la valeur associé. Les propriétés peuvent être prédéfinies ou personnalisées. Lors du positionnement, vous définissez, sélectionnez et spécifiez les propriétés de composant à l'aide de la palette des propriétés ou de la boîte de dialogue des propriétés, en fonction du composant sélectionné.

---


**REMARQUE** La boîte de dialogue **Ajouter** s'affiche lorsque vous ajoutez des objets MEP dans AutoCAD MEP, par exemple une gaine ou des pièces à vues multiples. De même, les boîtes de dialogue **Modifier** ou **Propriétés** s'affichent lorsque vous modifiez les propriétés de ces objets.

---

## Informations de base sur les composants


Vous pouvez accéder aux propriétés dans la palette des propriétés, sous De base.

### Propriétés de gaine sur la palette des propriétés



Vous pouvez également assigner des [informations de jeu de propriétés](#) aux objets généralement associés à des nomenclatures (par exemple, les pièces à vues multiples). Cliquez sur l'onglet Données étendues de la palette des propriétés pour afficher les jeux de propriétés.

### Jeux de propriétés de gaine



## Affectation de système aux composants et aux connexions

Vous pouvez accéder aux systèmes affectés aux composants. Les informations de système sont disponibles soit dans la boîte de dialogue des gaines ou des pièces à vues multiples, soit dans la palette des propriétés des tuyaux, des tubes IRO ou de plomberie (comme indiqué ci-après).

---


**REMARQUE** La modification d'une affectation de système au niveau d'un raccordement risque d'entraîner la modification de l'affectation de système des composants raccordés, suivant les règles de [style de connexion](#) définies pour le dessin.

---

## Styles de composant

Vous pouvez accéder aux styles d'objets dans la palette des propriétés, sous De base. La liste contient uniquement les styles définis dans le dessin.

## Style de ligne de plomberie




---

**REMARQUE** Pour ajouter des styles, modifier des styles existants ou supprimer des styles inutilisés, accédez au gestionnaire des styles. Pour plus d'informations, voir [Configuration des styles](#) (page 1007).

---

Dans la palette des propriétés, vous pouvez affecter un style à l'étiquette et à l'indicateur de direction de flux associés à une tuyauterie ou un objet de plomberie.

## Affectation d'un style d'étiquette de tuyauterie



## Détails des propriétés de composant

Vous pouvez afficher et modifier les détails des propriétés de composants dans la palette des propriétés ou la boîte de dialogue des propriétés, en fonction du composant sélectionné. Pour les lignes schématiques, vous pouvez définir l'ID de la désignation pour l'étiquetage. Pour les composants (par exemple, les gaines et les pièces à vues multiples), vous pouvez afficher la liste des propriétés dans les boîtes de dialogue des propriétés correspondante. Cette liste est mise à jour de manière dynamique lors des changements de composants dans le catalogue. Les propriétés des composants comprennent des informations




générales sur le composant, telles que ses propriétés de type et de sous-type, de type de connexion, de cote, de système et d'emplacement.


Pour les autres composants (par exemple, les lignes de plomberie), vous pouvez afficher et modifier les propriétés comme l'élévation, la taille nominale et la pente. Vous pouvez afficher la valeur en lecture seule de la taille calculée de tuyau. Lorsque vous modifiez des propriétés de composant, le composant est mis à jour de manière dynamique dans la présentation.

## Emplacement des composants

Vous pouvez afficher les informations d'emplacement et modifier les points d'insertion X, Y et Z en fonction du système de coordonnées et de l'angle de rotation actuels du composant. Vous pouvez spécifier les valeurs d'élévation, de point de départ, de milieu et de point d'arrivée. Les détails d'emplacement sont disponibles dans la boîte de dialogue des propriétés pour les gaines ou les pièces à vues multiples. Pour les autres composants comme les chemin de

câbles, tel qu'indiqué ci-dessous, cliquez sur  (Informations supplémentaires) pour ouvrir la boîte de dialogue Emplacement.

### Propriétés d'emplacement de chemin de câbles





# Utilisation des projets

# 5


Cette section décrit comment créer un environnement de projet et établir des normes pour vos projets. Les normes de projet permettent de travailler plus efficacement, d'automatiser les processus de répétition et d'assurer une plus grande homogénéité des dessins du projet et des documents de construction.

## Utilisation de la fonction de gestion de projet global

La fonction de gestion de projet global vise à formaliser les processus relatifs à la conception et à la documentation de systèmes de construction. Cette fonction automatise la gestion, l'affichage et la construction de systèmes de construction, assurant ainsi la cohérence de tous les aspects du projet. Votre équipe de conception dispose alors d'un environnement de projet centralisé leur permettant d'accéder aux documents les plus récents.

La fonction de gestion du projet global repose sur un mécanisme élaboré de référence externe (Xréf) mis en oeuvre à partir de la fonctionnalité AutoCAD standard correspondante. Les éléments du projet sont référencés dans des conceptions. Celles-ci sont à leur tour référencées dans des vues et ces dernières dans des feuilles de traçage. De puissantes fonctions de liaison permettent d'assurer la distribution des fichiers source sur plusieurs emplacements à partir d'un seul ordinateur ou réseau, permettant ainsi à plusieurs utilisateurs d'accéder simultanément à un même projet.

### Vue de détail 3D d'une installation mécanique




La fonction de gestion de projet global met en jeu deux composants principaux :

#### **Explorateur de projets**

L'explorateur de projets permet de créer des projets et de définir des informations et paramètres de projet de haut niveau : numéro du projet, nom du projet, données de contact, emplacement des gabarits de dessin, palettes d'outils et bibliothèque du navigateur de contenu propre au projet.

#### **Navigateur du projet**

Le navigateur du projet centralise les tâches spécifiques au projet, comme la définition de niveaux et de divisions (ailes) de bâtiments, la création de dessins de projet ou de feuilles de traçage.



La synchronisation d'un dessin avec les normes du projet n'est possible que si le dessin fait partie intégrante du projet. La fonction de gestion du projet global permet de s'assurer de l'application adéquate des normes du projet. Vous ne pouvez pas appliquer des normes de projet à des dessins autonomes. Vous pouvez copier des styles et des paramètres d'affichage aux normes dans des dessins autonomes, mais dans ce cas, il ne sera pas possible de procéder à leur synchronisation en cas de modification des normes.

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Voir Concepts de la gestion du projet global dans l'aide d'AutoCAD Architecture.

---

## Etablissement des normes du projet

En règle générale, c'est en début de projet que vous définissez les normes qui serviront de guide tout au long de la phase de conception. Les normes de projet permettent de travailler plus efficacement, d'automatiser les processus de répétition et d'assurer une plus grande homogénéité des dessins du projet et des documents de construction.

Les gabarits stockent les normes suivantes nécessaires au démarrage d'un dessin :

- Type d'unité et précision
- Echelles du dessin et de traçage
- Styles de cotes et de textes
- Structures de calques
- Types et épaisseurs des lignes

Vous pouvez également établir les normes suivantes, spécifiques à une conception et les appliquer dessin par dessin ou les ajouter à un gabarit.

- Préférences en matière de conception et de dessin
- Systèmes de coordonnées
- Positionnement de la conception et du traçage
- Cartouches et bordures

AutoCAD MEP et AutoCAD Architecture fournissent divers outils d'établissement et de gestion de normes. Pour apprendre à créer des normes pour les éléments suivants :

Pour la création	En savoir plus sur
des structures de calques personnalisées	les calques, les normes de calques, les styles d'identificateur de calque, les identificateurs de calque et le gestionnaire de calques dans <a href="#">Normes de calques d'AutoCAD MEP</a> (page 219)
des polices standard	les styles de texte et le gestionnaire des styles dans <a href="#">Création de documents de construction</a> (page 913) et Gestionnaire des styles
des cotes standard	les styles de cote et le gestionnaire des styles dans <a href="#">Création de documents de construction</a> (page 913) et Gestionnaire des styles

**REMARQUE** les objets AutoCAD MEP ne sont pas compatibles avec les cotes AEC. Prenez soin d'utiliser les outils d'annotation AutoCAD MEP ou les cotes AutoCAD®.

Pour la création	En savoir plus sur
des annotations telles que des étiquettes	les styles d'étiquette et le gestionnaire des styles dans <a href="#">Création de documents de construction</a> (page 913) et <a href="#">Gestionnaire des styles</a>
des représentations d'affichage personnalisées	les types d'objets, les représentations d'affichage standard et le gestionnaire d'affichage dans <a href="#">Principes de fonctionnement des objets</a> (page 163) et <a href="#">Affichages d'AutoCAD MEP</a> (page 225) dans cette aide, ainsi que <a href="#">Système d'affichage</a> dans l'aide d'AutoCAD Architecture
des positionnements de conceptions	les préférences en matière de conception et de positionnement dans <a href="#">Préférences de dessin</a> (page 105)
des cartouches et des bordures	les onglets et les gabarits de positionnement dans <a href="#">Gabarits AutoCAD MEP</a> (page 263)
des méthodes standard de traçage	les styles de traçage, les onglets de positionnement, les gabarits et le gestionnaire des styles dans <a href="#">Gabarits AutoCAD MEP</a> (page 263) et <a href="#">Gestionnaire des styles</a>

La fonction de normes du projet permet d'établir, de gérer et de synchroniser des normes dans l'ensemble des dessins d'un projet de gestion du projet global. Les normes du projet concernent l'ensemble des styles de normes, des paramètres d'affichage aux normes et des normes AutoCAD que vous utilisez dans vos dessins de projet. Les styles et les paramètres d'affichage aux normes sont définis dans un ou plusieurs dessins aux normes associés au projet. Il suffit ensuite de synchroniser automatiquement ou manuellement les dessins de projet avec ces normes tout au long du cycle de vie du projet.

**RUBRIQUES CONNEXES** Voir [Présentation des normes du projet](#).

## Normes de calques AutoCAD MEP

La fonction de gestion des calques d'AutoCAD MEP vous permet d'organiser, de trier et de regrouper des calques à l'aide de normes de calques, de styles d'identificateurs de calques et de remplacements de calques. Les normes de calques définissent l'attribution des noms des nouveaux calques en fonction de la structure définie dans la norme. AutoCAD MEP inclut différentes normes de calques prédéfinies et plusieurs styles d'identificateurs de calques

correspondants basés sur les standards communs en vigueur dans l'industrie de la construction.

Vous pouvez modifier toute partie d'un nom de calque grâce à des remplacements d'identificateurs de calques, valables pour le style considéré. Vous pouvez aussi remplacer les noms de calques de tous les identificateurs d'un style donné ou procéder au cas par cas.

## Présentation des normes de calques


Les calques permettent d'organiser les objets dans un dessin et d'imposer un type de ligne, une couleur et d'autres normes. Ils correspondent aux papiers calques utilisés pour représenter les fondations, les plans d'étage ou les schémas des installations mécaniques, des éléments de plomberie ou du circuit électrique sur un plan de construction. Dans AutoCAD MEP, vous pouvez présenter toutes ces informations sur des calques indépendants.

Cette section comporte un résumé des normes de calques AutoCAD MEP et autres concepts connexes.

## Normes de calques

Les normes de calques définissent des conventions d'appellation pour les calques utilisés dans vos dessins. Elles contiennent des règles déterminant la structure des noms de calques dans un dessin. Vous pouvez vous servir des normes de calques pour imposer et gérer les normes du projet au niveau des différents calques.





Le logiciel propose plusieurs normes de calques par défaut qui respectent les conventions en vigueur pour les calques (par exemple, MEP Object - Based on AIA et BS1192 - AUG Version 2). Lorsque vous créez un calque basé sur une norme de calque, les différentes parties de son nom sont délimitées par des séparateurs (par exemple, des tirets). Chaque partie du nom est déterminée par les règles spécifiées dans la définition de norme de calque. Les définitions de normes de calques par défaut prévues pour AutoCAD MEP sont conformes aux principales normes industrielles. En vertu de la norme de calque des objets MEP, par exemple, le nom donné aux calques contenant des gaines est M-Duct-Std.

Il est possible de tirer parti des normes de calques par défaut dans vos normes de projet, de les personnaliser ou de créer vos propres normes de calques.

## Styles d'identificateurs de calques et identificateurs de calques

Chaque norme de calque correspond à un style d'identificateur de calque. Celui-ci contient un jeu d'identificateurs de calques. Les identificateurs de calques associent des objets à des calques donnés dont les noms répondent aux spécifications de la norme. Lorsque vous ajoutez un objet à votre dessin, le logiciel le place automatiquement dans le calque qui lui a été attribué dans le style d'identificateur en cours. Ce processus est appelé identification de calque.

## Identificateurs de calques pour les gaines et les raccords de gaines

Identificateur de calque	Description	Paramètres du calque						Autoriser les r
		Calque	Couleur	Type de ligne	Épaisseur de ligne	Style de tracé	Tracé	
Duct	Gaine HVAC	H-Ductwork-G	72	Continuous	0.35 mm	Couleur_72		<input checked="" type="checkbox"/>
DuctCustomFitting	Raccord per...	H-HVACSFts-G	72	Continuous	0.35 mm	Couleur_72		<input checked="" type="checkbox"/>
DUCTDIM	Cotes HVAC	H-Ductwork-D	211	Continuous	0.25 mm	Couleur_211		<input checked="" type="checkbox"/>
DuctFitting	Raccorde...	H-DuctFitting-G	72	Continuous	0.35 mm	Couleur_72		<input checked="" type="checkbox"/>
DuctFlow	Gaine flexible	H-DuctFlow-G	72	Continuous	0.35 mm	Couleur_72		<input checked="" type="checkbox"/>

## Dessin de normes de calques

AutoCAD MEP permet de spécifier la norme de calque et le style d'identificateur à utiliser dans le dessin en cours. Vous pouvez décider d'importer automatiquement dans les nouveaux dessins la norme de calque et le style d'identificateur de calque sélectionnés.

Le logiciel inclut plusieurs normes de calques et plusieurs styles d'identificateurs de calques dans un dessin de norme de calque intitulé AecbLayerStd.dwg. Ce dessin se trouve dans \ProgramData\Autodesk\MEP 2011\fra\Layers ou dans l'un des sous-dossiers, en fonction du contenu que vous avez installé. Les gabarits livrés avec le logiciel sont configurés pour charger le dessin AecbLayerStd approprié dans les dessins que vous créez.

---


**REMARQUE** Le dossier Calques contient d'autres dessins de normes de calques ; un numéro de version ajouté à la fin de leur nom permet de les distinguer (AecbLayerStd5.dwg, par exemple). Ces dessins de normes de calques proviennent des versions précédentes du logiciel et sont inclus pour prendre en charge les dessins existants.

---

## Gestionnaire des propriétés des calques

Le gestionnaire des propriétés des calques permet d'afficher et de gérer les calques du dessin en cours. Vous pouvez également vous en servir pour afficher et contrôler les composants sous-jacents aux calques, tels que les normes de calques, les styles d'identificateurs de calques, les identificateurs de calques et les remplacements des identificateurs de calques.


Dans le gestionnaire des propriétés des calques, tous les calques du dessin en cours apparaissent dans le groupe de calques Tout. S'il existe des [dessins référencés](#) (Xréfs) liés au dessin, les calques sont répertoriés dans un groupe de calques Xréf.



**RUBRIQUES CONNEXES** Voir Gestion des calques dans l'aide d'AutoCAD Architecture.


## Spécification de la norme de calque et du style d'identificateur de calque

1 Cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Calques ►

► Sélectionner une norme de calque .

2 Dans la boîte de dialogue Paramètres du dessin, cliquez sur l'onglet Calques.

3 Sous Fichier d'identificateurs/de normes de calques à importer

automatiquement, cliquez sur  pour rechercher le dessin de norme de calques souhaité (fichier DWG ou DWT). La sélection s'effectue dans la boîte de dialogue Ouvrir le fichier de calque.

Si vous avez enregistré le [dessin des normes de calques](#) (page 222) dans le même dossier que le dessin des normes de calques par défaut, vous pouvez accéder directement au dossier en cliquant sur le dossier Contenu dans le volet gauche, puis sur le dossier Calques.

4 Dans la boîte de dialogue Paramètres du dessin, sous Norme de calque par défaut, sélectionnez le style d'identificateur de calque à utiliser dans le dessin, puis cliquez sur Appliquer.

5 Précisez la façon dont vous souhaitez appliquer les paramètres de calque :

Pour...	Action...
enregistrer les paramètres de calque du dessin actif et les appliquer globalement	sélectionnez l'option Enregistrer par défaut.
<b>CONSEIL</b> Cette option applique le paramètre de calque enregistré à tous les nouveaux dessins créés sans gabarit ou à partir d'un gabarit sans informations de paramètres du dessin existantes.	<b>REMARQUE</b> les paramètres des onglets Unités et Echelle sont également enregistrés comme valeurs par défaut.
enregistrer les paramètres de calque uniquement dans ce dessin	désactivez l'option Enregistrer par défaut, puis cliquez sur Appliquer.

Si vous avez également modifié les unités de dessin, vous êtes invité à indiquer si les objets existant dans le dessin en cours doivent être mis à l'échelle selon les nouvelles unités spécifiées.



---

**RUBRIQUES CONNEXES** Voir Gestion des calques dans l'aide d'AutoCAD Architecture.

---

## Accès aux styles d'identificateurs de calques et aux identificateurs de calques

1 Cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Calques ►

 ► Styles d'identificateurs de calques .

2 Dans le gestionnaire des styles, sélectionnez un style d'identificateur de calque, puis cliquez sur l'onglet Identificateurs dans le volet droit.

L'onglet Identificateurs affiche les identificateurs de calque et les paramètres correspondants (calque, couleur, type de ligne et épaisseur des lignes).

## Modes d'affichage dans AutoCAD MEP

La CAO traditionnelle et la conception manuelle exigent que vous traciez plusieurs fois un objet (gaine ou tuyau, exemple) dans différents dessins pour obtenir diverses vues de l'objet. Il faudrait, par exemple, prévoir un dessin 1D pour le positionnement d'une gaine et d'une tuyauterie et un dessin 2D du même positionnement pour clarifier les documents de construction. Il conviendrait, dans ce cas, d'utiliser pour chaque dessin, un ensemble distinct d'entités de dessin pour représenter les objets.

AutoCAD MEP fournit des outils permettant d'afficher un objet dans la présentation de différentes manières. Cela permet de gagner du temps et de conserver la cohérence au sein de vos dessins de projet.


## Structure du système d'affichage

Le système d'affichage d'AutoCAD MEP contrôle l'apparence des objets dans les fenêtres. Selon les objets que vous avez l'intention d'afficher et la direction de visualisation choisie, vous pouvez produire différents affichages (positionnements de plan, modèles 3D, diagramme de colonnes montantes en vue isométrique et diagrammes schématiques). L'établissement de normes d'affichage permet de conserver la cohérence entre plusieurs dessins.


Le système d'affichage d'AutoCAD MEP comporte trois composants principaux :

- Les [représentations d'affichage](#) (page 228) permettent de contrôler l'affichage des objets individuels.
- Les [ensembles d'affichage](#) (page 231) permettent de regrouper les représentations d'affichage des objets.
- Les [configurations d'affichage](#) (page 232) permettent d'assigner des ensembles d'affichage aux directions de vue.


Ces éléments sont hiérarchiques par nature. Chaque configuration d'affichage contient des jeux de paramètres d'affichage et chaque paramètre d'affichage contient un certain nombre de représentations d'affichage. Les éléments fonctionnent ensemble pour créer le système d'affichage comme suit :




La plupart des objets AutoCAD MEP disposent de [représentations d'affichage](#) (page 228) 1D, 2D, Modèle et Plan. En effet, cela correspond aux scénarios de conception les plus courants nécessitant différentes vues d'un système de construction.



Représentation d'affichage 1D en mode Plan



Représentation d'affichage 2D en mode Plan



Représentation d'affichage Modèle en vue isométrique

Certains objets des systèmes de construction, tels que les étiquettes et les objets schématiques ne possèdent qu'une représentation d'affichage générale, car leur affichage ne varie pas en fonction des vues.

Les [exemples de gabarits](#) sont associés à des paramètres d'affichage par défaut pour les nouvelles fenêtres et les fenêtres en mosaïque. Les paramètres par défaut du dessin guident les nouveaux utilisateurs. Ils permettent également aux gestionnaires CAO plus expérimentés de maintenir la cohérence des dessins

du projet grâce à la personnalisation des modèles de gabarits ou à la création de gabarits avec d'autres paramètres d'affichage.

- 1 Pour spécifier les paramètres d'affichage par défaut d'un dessin, cliquez



sur **Utilitaires** ► **Paramètres du dessin**.

- 2 Cliquez sur l'onglet **Afficher** de la boîte de dialogue **Paramétrage du dessin**.

### **Gestionnaire d'affichage**

Le gestionnaire d'affichage correspond à l'emplacement central d'affichage des composants système de vos dessins AutoCAD MEP. Dans le volet gauche du gestionnaire des styles, vous pouvez définir les configurations d'affichage, les jeux d'affichage et les représentations d'affichage. Vous trouverez les informations détaillées sur le composant de système d'affichage dans le volet droit.


---

**RUBRIQUES CONNEXES** Voir **Gestionnaire d'affichage** dans l'aide d'AutoCAD Architecture.

---

## **Représentations d'affichage**

Les représentations d'affichage constituent le premier niveau de contrôle du système d'affichage. Elles définissent le mode d'affichage d'un objet dans un dessin.

Vous pouvez également obtenir un aperçu des représentations d'affichage en cliquant sur  (Visualiseur flottant) dans le gestionnaire d'affichage. Le visualiseur flottant indique l'affichage d'un objet donné dans différentes représentations d'affichage et directions de vue.

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Voir **Visualisation des représentations d'affichage** et **Visualisation d'un objet dans une représentation d'affichage** dans l'aide d'AutoCAD Architecture.

---

### **Représentations d'affichage dans AutoCAD MEP**

AutoCAD MEP comporte notamment les représentations d'affichage suivantes :



## **1D**

- Utilisée pour représenter le trait d'axe d'un objet en 2D ou en 3D
- S'utilise dans certains cas dans les dessins isométriques

## **1 ligne atténuée**

- Similaire à la représentation d'affichage 1D
- Exception : les objets atténués pour une utilisation en tant qu'arrière-plan

## **2 D**

- Utilisée pour représenter le contour d'un objet en 2D ou en 3D dans les dessins de plan et de modèle
- Moteur d'affichage graphique rapide et sous-jacent
- Pour plus de rapidité, la symbologie montée/descente et les lignes cachées ne sont pas affichées

## **2 lignes atténuées**

- Similaire à la représentation d'affichage 2D
- Exception : les objets atténués pour une utilisation en tant qu'arrière-plan

## **Modèle**

Utilisé pour représenter le modèle filaire 3D complet d'un objet

## **Modèle atténué**

- Similaire à la représentation d'affichage modèle
- Exception : les objets atténués pour une utilisation en tant qu'arrière-plan

## **Plan**

- Utilisée pour représenter le contour d'un objet en 2D ou en 3D
- Dispose d'un moteur d'affichage graphique plus lent que pour la 2D, mais avec une qualité supérieure, facilitant ainsi le traçage
- La symbologie montée/descente et les lignes cachées sont affichées

### **Plan Présentation**

- Tous les objets sont atténués pour que l'utilisateur puisse créer des thèmes d'affichage ou [appliquer la mise en surbrillance de détection des interférences](#) et afficher uniquement les objets concernés.
- Hachures affichées

### **Plan atténué**

- Similaire au Plan Présentation
- Exception : les hachures ne s'affichent pas

### **Plan détaillé**

- Inutilisé
- Représentation d'affichage AutoCAD Architecture fournie en vue d'une utilisation avec AutoCAD MEP
- Active tous les sous-composants architecturaux (par exemple, tous les composants de mur)

### **Plan non détaillé**

- Inutilisé
- Représentation d'affichage AutoCAD Architecture fournie en vue d'une utilisation avec AutoCAD MEP
- Active certains sous-composants architecturaux

### **Schématique**

Utilisée pour représenter symboliquement en 2D des pièces à vues multiples 3D pour les diagrammes schématiques

### **Schématique atténué**

- Similaire à la représentation d'affichage schématique
- Exception : les objets sont atténués
- S'utilise dans la configuration d'affichage Présentation MEP

### Réfléchi

- Inutilisé
- Représentation d'affichage AutoCAD Architecture fournie en vue d'une utilisation avec AutoCAD MEP

### Général

Utilisée pour les objets (annotations, lignes de plomberie et raccords de plomberie, par exemple) dont la présentation graphique ne varie pas en fonction des représentations d'affichage ou des types de dessins.

### Général atténué

- Similaire à la représentation d'affichage générale
- Exception : les objets sont atténués

La couleur des objets grisés (atténués) à l'arrière-plan des dessins de conception des systèmes de construction est gérée par le calque G-Bgrd-Std-Scrn. Les couleurs des lignes cachées appliquées aux objets des dessins de conception de systèmes de construction sont contrôlés par les calques suivants :

- E-Hidn-Std-High et E-Hidn-Std-Subd pour les objets électriques
- M-Hidn-Std-High et M-Hidn-Std-Subd pour les objets mécaniques
- G-Hidn-Std-High pour les objets de plomberie

## Jeux de paramètres d'affichage

Les jeux de paramètres d'affichage représentent le deuxième niveau de contrôle du système d'affichage. Les ensembles d'affichage correspondent à des collections de [représentations d'affichage](#) (page 228) d'objets qui contrôlent le mode d'affichage d'un groupe d'objets.

De manière générale, vous créez des jeux de paramètres d'affichage dans le cadre d'une tâche bien précise ou d'un type de dessin particulier, tel qu'un plan de faux-plafond. Vous pouvez également vous en servir pour afficher ou masquer des objets en fonction de leur classification : selon leur statut de construction (nouveau, existant ou démo), par exemple. Pour plus d'informations, voir [Affichage d'objets par classification](#) (page 260).

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Voir Visualisation de paramètres d'affichage dans l'aide d'AutoCAD Architecture.

---

## Configurations d'affichage

Les configurations d'affichage constituent le dernier niveau de contrôle du système d'affichage. Une configuration d'affichage contient un ou plusieurs jeux d'affichage qui contrôlent la représentation d'objets dans le dessin en fonction de la direction de la vue ( Haut, Bas, Gauche, Droite, Avant, Arrière et Par défaut). Les différentes vues sont utiles pour la présentation de conception, ainsi que les dessins de présentation de tracé et les documents de construction.

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Voir aussi Visualisation des configurations d'affichage dans l'aide d'AutoCAD Architecture.

---

### Configurations d'affichage AutoCAD MEP

Les gabarits de dessin du modèle Aecb par défaut incluent les configurations d'affichage suivantes, basés sur les [représentations d'affichage](#) (page 228) dans AutoCAD MEP.

---

Configuration d'affichage	Représentations d'affichage par direction de visualisation	Commentaires
Standard	Plan (Vue de dessus), Modèle (toutes les autres directions de visualisation)	Non recommandée pour les objets de systèmes de constructions, car les autres objets sont affichés en couleur. Convient aux dessins moyennement détaillés
Équipement mécanique	Équipement mécanique - Plan (Vue de dessus), Équipement mécanique - Modèle (toutes les autres directions de visualisation)	Dessins combinés de gaine mécanique et de tuyau ; affichent l'ensemble de la tuyauterie et des équipements en 2D, mais peuvent utiliser la configuration de définition de système pour un affichage 2D, 1D ou graphique 1D, en fonction de la taille ; lignes de symbologie de montée et de descente utilisée ; utilisation de la représentation d'affichage du plan pour les équipements mécaniques et plan atténué pour les objets non mécaniques (électriques et de plomberie)

---

<b>Configuration d'affichage</b>	<b>Représentations d'affichage par direction de visualisation</b>	<b>Commentaires</b>
Equipement mécanique - Gaine/Tuyau - 1D	Equipement mécanique - Gaine/Tuyau 1D Plan (Vue de dessus), Equipement mécanique - Gaine 1D Modèle (toutes les autres directions de visualisation)	Pour les dessins de gaines mécaniques 1D ; tuyau 1D et atténué ; symbologie de montée et de descente utilisée, lignes cachées non utilisées ; tous les objets qui ne font pas partie des objets de gaine sont atténués
Equipement mécanique - Gaine/Tuyau - 2D	Equipement mécanique - Gaine/Tuyau 2D Plan (Vue de dessus), Equipement mécanique - Gaine 2D Modèle (toutes les autres directions de visualisation)	Affichage 2D de gaine, tuyauterie et équipements affichés ; utilise la configuration de définition de système pour l'affichage 2D, 1D ou 1D graphique en fonction de la taille ; tuyau atténué suivant la taille ; lignes cachées et symbologie de montée et descente utilisées ; pour la tuyauterie, utilise la représentation d'affichage du plan pour les équipements mécaniques et plan atténué pour les objets non mécaniques
Equipement mécanique - Tuyau par taille	Equipement mécanique - Tuyau par taille Plan (Vue de dessus), Equipement mécanique - Tuyau par taille Modèle (toutes les autres directions de visualisation)	Pour les dessins 2D et 1D de tuyauterie mécanique ; utilise les définitions de système pour un affichage 2D, 1D ou 1D graphique par taille des tuyaux ; lignes cachées et symbologie de montée et descente utilisées ; tous les objets qui ne font pas partie des tuyaux sont atténués ; utilise la représentation d'affichage de plan pour les objets de tuyau et plan atténué pour le reste des disciplines, permettant d'atténuer tous les objets qui ne font pas partie des tuyaux en arrière-plan
Equipement électrique	Equipement électrique - Plan (Vue de dessus), Equipement électrique - Modèle (toutes les autres directions de visualisation)	Combinaison de dessins d'éclairage électrique, d'alimentation et de système ; utilisation de la symbologie montée/descente et des lignes cachées ; les objets qui ne font pas partie des objets électriques sont atténués

<b>Configuration d'affichage</b>	<b>Représentations d'affichage par direction de visualisation</b>	<b>Commentaires</b>
Equipement électrique - Eclairage	Equipement électrique - Eclairage Plan (Vue de dessus), Equipement électrique - Eclairage Modèle (toutes les autres directions de visualisation)	Affiche les éclairages, les diffuseurs, les trames de faux-plafond et les objets courants tels que les boîtes de dérivation dans les dessins d'éclairage électrique ; utilisation de la symbologie montée/descente et des lignes cachées ; tous les objets qui ne font pas partie des objets d'éclairage sont atténués
Equipement électrique - Alimentation	Equipement électrique - Alimentation Plan (Vue de dessus), Equipement électrique - Alimentation Modèle (toutes les autres directions de visualisation)	Affiche des objets comme les boîtes de dérivation dans les dessins d'alimentation électrique ; masque les éclairages, les diffuseurs et les objets de plafond ; utilisation de la symbologie montée/descente et des lignes cachées ; tous les objets qui ne sont pas des objets d'alimentation sont atténués
Plomberie	Plomberie - Plan (Vue de dessus), Plomberie - Modèle (toutes les autres directions de visualisation)	Dessins de plomberie ; utilisation de la symbologie montée/descente et des lignes cachées ; les objets qui ne sont pas des objets de plomberie sont atténués ; les tuyaux sont représentés au format 1D et les gaines au format 2D.
Basique MEP 2D	MEP Basique 2-Lignes - Plan (Vue de dessus), MEP Basique 2-Lignes - Modèle (toutes les autres directions de visualisation)	Dessins techniques 2D de gaines, tuyaux ou chemins de câbles, quelles que soient les configurations de définition de système pour 1D et 1D graphique ; la symbologie montée/descente et les lignes cachées ne sont pas utilisées ; s'adapte particulièrement aux positionnements où les lignes masquées ne sont pas utilisées, ainsi que les vues de modèle, pour représenter avec précision les représentations 2D des objets ; le niveau de détail graphique est plus bas, mais le moteur d'affichage graphique sous-jacent est plus rapide

Configuration d'affichage	Représentations d'affichage par direction de visualisation	Commentaires
Conception MEP	MEP Conception - Plan (Vue de dessus), MEP Conception - Modèle (toutes les autres directions de visualisation)	Conception et modélisation technique permettant d'afficher tous les objets d'architecture, tous les objets de systèmes de construction et la trame de faux-plafond ; configuration conseillée pour la coordination et le placement des objets. Pour Tuyauterie, représente les tuyauteries et équipements de grand diamètre en 2D et les systèmes de diamètre plus petit en 1D ; tous les composants et raccords sont mis à l'échelle pour un affichage 1D et 2D, mais par pour l'affichage graphique 1D ; la symbologie montée/descente et les lignes cachées sont utilisées.
Présentation MEP	Présentation MEP - Plan (Vue de dessus), Présentation MEP - Modèle (toutes les autres directions de visualisation)	Dessins de présentation atténués ; atténue tous les objets à l'exception des thèmes d'affichage et des <a href="#">interférences</a> (page 971).
Schématique MEP	Schématique MEP - Plan (Vue de dessus), Schématique MEP - Modèle (toutes les autres directions de visualisation)	Détails et diagrammes schématiques ; conversion des <a href="#">équipements</a> (page 117) et objets de tuyauterie 3D en représentations symboliques schématiques ; la symbologie montée/descente et les lignes cachées sont utilisées ; l'affichage graphique 1D n'est pas disponible

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour plus d'informations sur le domaine Tuyauterie, voir [Affichages de systèmes de tuyauterie](#) (page 421). Voir aussi

## Hiérarchie du contrôle d'affichage

Le contrôle d'affichage respecte la hiérarchie suivante :

- Objet

- Style
- Définition du système
- Domaine du dessin par défaut

Si aucun remplacement de contrôle de l'affichage au niveau de l'objet n'est activé, le contrôle passe à la définition du niveau de style de cet objet. Si aucun remplacement du niveau de style de l'objet n'est activé, le contrôle passe à la définition de cet objet. Si aucun remplacement des paramètres de définition de système n'est activé, le contrôle passe au niveau de dessin par défaut.

Vous pouvez appliquer plusieurs remplacements à un objet, en les définissant sous forme de calques. Au fur et à mesure que vous supprimez les calques de remplacement, c'est le calque de niveau supérieur qui prend effet.

### **Synchronisation des paramètres d'affichage**

Les propriétés d'affichage sont synchronisées au sein d'autres objets AutoCAD MEP dans un domaine. Par exemple, si vous modifiez les propriétés d'affichage de segments de gaine dont l'affichage est contrôlé par le domaine du dessin par défaut, ces propriétés d'affichage sont également modifiées pour les gaines, les raccords, personnalisés ou non des gaines et les gaines flexibles.

Idéalement, il est recommandé d'utiliser l'onglet Affichage de la palette des propriétés pour modifier directement les propriétés d'affichage d'un objet dans un dessin. Cependant, vous pouvez également utiliser le gestionnaire des styles ou le gestionnaire d'affichage pour la gestion des propriétés d'affichage (non filtrées) d'un objet dont l'affichage est contrôlé par le dessin par défaut ou la définition de système.

Lorsqu'un remplacement d'affichage est ajouté ou supprimé dans un système, les propriétés d'affichage sont également mises à jour dans le domaine correspondant. Les propriétés d'affichage sont synchronisées au sein des objets et domaines suivants :

- Tuyau : tuyau, raccord de tuyau, raccord personnalisé de tuyau et tuyau flexible.
- Gaine : gaine, raccord de gaine, raccord personnalisé de gaine et gaine flexible.
- Chemin de câbles et raccord de chemin de câbles
- Tube IRO et raccord de tube IRO
- Ligne de plomberie et raccord de plomberie



## Gestion des paramètres d'affichage par défaut au cours de la préparation du projet

Les paramètres d'affichage par défaut dans un dessin déterminent la façon dont les objets sont affichés quand aucun remplacement d'affichage n'est actif. En tant que gestionnaire CAO, vous définissez un gabarit ou un projet et spécifiez les paramètres d'affichage qui seront appliqués dans le dessin. Lors de la configuration du projet, le mode de définition des paramètres par défaut pour les représentations d'affichage dépend du type d'objet. Vous pouvez par exemple utiliser :

- Le gestionnaire des styles dans les domaines de gaine, de tuyau, de chemin de câbles et de tube IRO afin de vous assurer d'effectuer des modifications répercutées sur tous les objets de ce domaine
- Le gestionnaire d'affichage pour définir des paramètres d'affichage par défaut pour tous les autres types d'objets

### Niveaux de spécification des paramètres d'affichage

- Les paramètres d'affichage par défaut du dessin régissent l'affichage des objets lorsqu'aucun remplacement n'est actif.
- Les remplacements au niveau du système sont spécifiés pour les systèmes tels qu'une gaine d'évacuation et régissent l'affichage de tous les objets affectés au système.
- Les remplacements au niveau du style sont spécifiés pour un style tel qu'un style d'appareil et régissent l'affichage de tous les objets utilisant ce style.

## Spécification des paramètres d'affichage par défaut


Vous pouvez spécifier des paramètres d'affichage par défaut avec le gestionnaire des styles ou le gestionnaire d'affichage.

---


**CONSEIL** Dans le gestionnaire des styles et le gestionnaire d'affichage, l'ensemble de la collection de composants d'affichage non filtrés est visible et modifiable. En revanche, dans l'[onglet Affichage](#) (page 240) de la palette des propriétés, les propriétés d'affichage sont filtrées en fonction de l'objet sélectionné dans la zone de dessin.

---

### Utilisation du Gestionnaire des styles

- 1 Cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► Gestionnaire des styles .
- 2 Développez le dossier d'objets souhaité (Objets HVAC, par exemple).
- 3 Développez les définitions de système de cet objet.
- 4 Sélectionnez un système, puis cliquez sur l'onglet Propriétés d'affichage dans le volet droit.
- 5 Sous Représentations d'affichage, cliquez deux fois sur la représentation d'affichage pour laquelle vous souhaitez spécifier les valeurs par défaut (Plan, par exemple).


---

**CONSEIL** Vous pouvez également obtenir le même résultat en cliquant sur la représentation d'affichage, puis sur .

---

- 6 Dans la boîte de dialogue Propriétés d'affichage, cliquez sur les propriétés d'affichage de l'un des composants d'affichage et effectuez les modifications souhaitées.

### Utilisation du Gestionnaire d'affichage

- 1 Cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► Gestionnaire d'affichage .
- 2 Développez le dossier Représentations par objet.
- 3 Cliquez deux fois sur l'objet dans la liste.
- 4 Cliquez sur une représentation d'affichage figurant sous l'objet où vous souhaitez spécifier les valeurs par défaut.

---

**CONSEIL** L'objet et la représentation d'affichage sélectionnés contrôlent les propriétés d'affichage qu'il est possible de modifier. Par exemple, un appareil dans une représentation de modèle n'affiche que l'onglet Calque/Couleur/Type de ligne. Cependant, un appareil dans une représentation de plan présente aussi l'onglet Hachures.

---

- 5 Dans le volet droit de l'onglet Calque/Couleur/Type de ligne, cliquez sur une propriété d'affichage de l'un des composants d'affichage (Type de ligne, par exemple) et effectuez les modifications souhaitées.

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Voir Modification d'une représentation d'affichage dans l'aide d'AutoCAD Architecture.

---


## Application des remplacements au niveau du système

Utilisez le gestionnaire des styles pour appliquer les remplacements d'affichage au niveau du système pour les objets d'un système donné (par exemple, Gaine - Basse pression).

---


**REMARQUE** Même s'il est possible, en théorie, d'attribuer un système aux pièces à vues multiples, leurs propriétés d'affichage ne sont pas gérées par des systèmes.

---

- 1 Cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► Gestionnaire des styles .
- 2 Développez le dossier d'objets souhaité (Objets HVAC, par exemple).
- 3 Développez les définitions de système de cet objet.
- 4 Sélectionnez un système, puis cliquez sur l'onglet Propriétés d'affichage dans le volet droit.
- 5 Sous Remplacement de style, sélectionnez la case correspondant à la représentation d'affichage à laquelle vous souhaitez appliquer un remplacement.
- 6 Dans la boîte de dialogue Propriétés d'affichage, apportez les modifications nécessaires aux propriétés d'affichage des composants d'affichage.

## Application des remplacements au niveau du style

Utilisez le gestionnaire des styles pour appliquer les remplacements d'affichage au niveau du système pour tous les objets d'un style donné (par exemple, un style d'appareil pour un boîtier de dérivation).


- 1 Ouvrez le dessin contenant le style à remplacer.
- 2 Cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► Gestionnaire des styles .
- 3 Développez la catégorie et le type de style que vous souhaitez remplacer.


- 4 Sélectionnez le style, puis cliquez sur l'onglet Propriétés d'affichage dans le volet droit.
- 5 Sous Représentations d'affichage, sélectionnez la représentation d'affichage à laquelle vous souhaitez appliquer un remplacement, puis cochez la case correspondante dans la colonne Remplacement de style.
- 6 Dans la boîte de dialogue Propriétés d'affichage, modifiez les propriétés d'affichage.

## Configuration des paramètres d'affichage en cours de conception

L'onglet Affichage de la palette des propriétés contrôle directement les propriétés graphiques des objets d'un dessin AutoCAD MEP.

**Onglet Affichage présentant les propriétés d'affichage de gaine**



Dans l'onglet Affichage de la palette des propriétés, cliquez sur  (Sélectionner des composants), puis cliquez sur un objet de la zone de dessin pour modifier les propriétés d'affichage.

### Propriétés d'affichage générales

- Composants d'affichage : permet d'ajuster les paramètres des composants d'affichage individuels de l'objet, comme les contours et les traits d'axe

---

**REMARQUE** Seules les propriétés d'affichage de composant actives de l'objet sont répertoriées.

---

- Affichage contrôlé par : sélectionnez l'une des trois options de la liste :
  - **Objet** : applique les modifications à tous les objets du système spécifié (par exemple, Définition de système de gaine : alimentation - Basse pression) pour lesquels aucun remplacement d'objet n'est actif (remplacement de système). Cette sélection remplace les paramètres par défaut du dessin et les paramètres de style.
  - **Style** : applique les modifications à tous les objets du style spécifié (par exemple, Définition de système de gaine : gaine circulaire 300 mm de diamètre) pour lesquels aucun remplacement d'objet n'est actif (remplacement de style). Cette sélection remplace les paramètres par défaut du dessin.
  - **Définition de système** : ajoute un remplacement de définition de système à l'objet sélectionné.
  - **Domaine du dessin par défaut** : applique les modifications à tous les objets d'un domaine.

---


**RUBRIQUES CONNEXES** Voir [Hiérarchie du contrôle d'affichage](#) (page 235).

---

- **Représentation d'affichage** : affiche la représentation d'affichage active (par exemple, Plan)

### Propriétés d'affichage du composant

- **Basique** définit les propriétés de couleur, de calque, de type de ligne, d'échelle de type de ligne et d'épaisseur de ligne de l'objet sélectionné.

Cliquez sur  (le long de la barre de titre Général) pour que la feuille de travail Appliquer les propriétés du composant d'affichage à d'autres représentations d'affichage modifie les autres représentations d'affichage au niveau indiqué par l'affichage contrôlé par les valeurs.

---

**CONSEIL** Pour que ce bouton s'affiche, un composant d'affichage doit être sélectionné. La feuille de travail correspondante reflète uniquement les représentations d'affichage qu'il est possible d'appliquer au composant sélectionné.


---

Les modifications effectuées sur l'onglet Affichage sont immédiatement visibles dans la représentation d'affichage du dessin actif. Vous pouvez également appliquer des modifications à d'autres représentations d'affichage. Par exemple, vous pouvez spécifier si une modifications effectuée sur une propriété

d'affichage doit s'appliquer au composant sélectionné pour tous les objets de ce type, à tous les objets de ce style ou uniquement à l'objet sélectionné.

## Affichage d'objets basé sur l'élévation

Dans certaines régions, les documents de construction doivent afficher les objets de système de construction différemment selon leur élévation. Par exemple, il peut vous être demandé d'afficher un objet sous la dalle d'étage dans la vue en plan avec un type de ligne, et un autre objet au-dessus de cette dalle mais sous le plan de coupe avec un autre type de ligne.



La fonction Afficher par élévation vous permet de le faire. Cette fonction inclut les composants d'affichage basés sur l'élévation suivants :

- Contour
- Connexion
- Trait d'axe
- Hachures
- Isolation
- Revêtement
- Montée/descente
- Annotation

Vous pouvez configurer ces composants d'affichage pour afficher ou masquer les objets AutoCAD MEP suivants en fonction du plan d'étage et du [plan de coupe](#) (page 247) :

- Chemin de câbles, raccord de chemin de câbles

- Tube IRO, raccord de tube IRO
- Gaine, gaine flexible, raccord de gaine et raccord de gaine personnalisé
- pièce à vues multiples
- Tuyau, tuyau flexible, raccord de tuyauterie, raccord de tuyauterie personnalisé

Tout symbole de montée/descente associé à ces objets hérite des caractéristiques d'affichage basé sur l'élévation de l'objet parent.

Si vous créez une coupe 2D ou une élévation 2D en utilisant les paramètres d'affichage 1D ou Plan, la coupe ou l'élévation montre également l'objet en fonction des propriétés d'affichage propres à l'élévation.

---


**REMARQUE** Seule les objets du domaine Gaine peuvent être configurés avec des composants basés sur une élévation 1D.

---

Les composants d'affichage basés sur l'élévation contrôlent l'affichage des objets si les conditions suivantes sont respectées :

- La fonction Afficher par élévation est [activée](#) (page 246).
- La vue active est la vue de dessus (plan).
- La configuration d'affichage actuelle utilise des [représentations d'affichage](#) (page 228) 1D ou Plan.

Vous pouvez configurer des composants d'affichage basés sur l'élévation avec le gestionnaire des styles ou le gestionnaire d'affichage (voir [Spécification des paramètres d'affichage par défaut](#) (page 237)). L'exemple suivant montre des composants d'affichage de contour dans le gestionnaire d'affichage lorsque la fonction Afficher par élévation est [activée](#) (page 246) :




Les paramètres d'affichage différencient les objets au-dessus ou en-dessous de l'intervalle d'affichage. Vous pouvez par exemple [définir des types et des couleurs de ligne](#) (page 240) de sorte qu'ils s'affichent différemment en fonction de l'élévation. Vous pouvez également utiliser les paramètres d'affichage pour masquer un objet en fonction de son élévation. Masquer des objets peut s'avérer utile lors de la création de documents de construction pour un plan d'étage spécifique à partir d'un modèle de plusieurs étages.

Vous pouvez configurer des composants d'affichage basés sur l'élévation s'appliquant à un objet donné dans le dessin à l'aide de l'onglet Affichage de la palette des propriétés (voir [Configuration des paramètres d'affichage en cours de conception](#) (page 240)).

L'exemple suivant illustre l'onglet Affichage avec le composant d'affichage adéquat basé sur l'élévation de l'objet sélectionné. La hauteur de coupe est de 2500 mm, l'affichage au-dessus de l'intervalle est de 3500 mm et l'affichage en-dessous de l'intervalle est de 0. Si l'élévation de l'objet de gaine est de -1000 mm, l'objet se trouve sous l'intervalle d'affichage et il est donc masqué.



## Objet de gaine situé en-dessous de l'intervalle d'affichage



**REMARQUE** Les paramètres d'affichage sont stockés dans le dessin. Lorsque vous activez la fonction Afficher par élévation dans le gabarit de dessin de votre projet, tous les dessins créés à partir de ce gabarit auront cette fonction activée par défaut et incluront les paramètres d'affichage corrects. Si vous travaillez dans un [environnement de projet global](#), n'oubliez pas de copier les paramètres d'affichage dans tous les gabarits que vous destinez aux constructions, vues et feuilles.

## Processus d'affichage des objets basés sur l'élévation

Revoir la procédure

Afficher des informations supplémentaires

Activer la fonction Afficher par élévation

Sélectionner Activer l'affichage par élévation pour différencier les objets placés au-dessus ou en-dessous du plan de coupe de la présentation. Voir [Activation des composants d'affichage basés sur l'élévation](#).



## Revoir la procédure

Définissez les critères déterminant l'affichage des objets de la zone de dessin basés sur l'élévation.



Configurez les composants d'affichage pour chaque objet basé sur l'élévation dans le dessin.



Autoriser les exceptions pour la configuration d'affichage.

## Afficher des informations supplémentaires

Pour chaque configuration d'affichage utilisant les représentations d'affichage 1D ou Plan dans la vue de dessus (plan), entrez une hauteur de coupe ainsi que des intervalles de hauteur en-dessous et au-dessus de l'intervalle d'affichage. Voir [Spécification du plan de coupe et l'intervalle d'affichage pour une configuration d'affichage](#) (page 247).

Dans les représentations d'affichage 1D et Plan, configurez les paramètres des composants d'affichage. Vous pouvez par exemple spécifier les valeurs de type ou de couleur de ligne pour les objets basés sur l'élévation. Voir [Configuration des composants d'affichage basés sur l'élévation](#) (page 249).

Configurer les remplacements pour les valeurs de plan de coupe et d'intervalle d'affichage. Voir [Remplacement du plan de coupe](#) (page 252).

## Activation des composants d'affichage basés sur l'élévation



1 Cliquez sur  > Options.

2 Dans l'onglet Contrôle d'affichage MEP, sélectionnez Activer l'affichage par élévation.


---

**REMARQUE** A partir de la ligne de commande, vous pouvez également entrer *displaybyelevation* et suivre les invites pour activer cette fonction.

---

## Spécification du plan de coupe et l'intervalle d'affichage pour une configuration d'affichage

Lorsque vous paramétrez une configuration d'affichage, il est possible de définir le plan de coupe et les intervalles d'affichage. Dans la vie en plan, AutoCAD MEP utilise le plan de coupe pour la configuration d'affichage active. Il utilise également l'élévation d'un objet pour déterminer le composant d'affichage utilisé pour l'affichage de l'objet (Au-dessous, Basse, Haute, ou Au-dessus).



---

**CONSEIL** Pour un objet de tuyau avec une [pente](#) (page 417), c'est le point de départ de l'objet qui détermine son élévation.

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Les paramètres de plan de coupe global et d'intervalle d'affichage d'une configuration d'affichage dans les objets AutoCAD MEP sont utilisés différemment des objets AutoCAD Architecture. Voir [Utilisation de plans de coupe dans un projet dans l'aide d'AutoCAD Architecture](#).


---

### Pour définir les plans de coupe et les intervalles d'affichage

- 1 Sélectionner [Activer la fonction Afficher par élévation](#) dans la boîte de dialogue Options.
- 2 Spécifier les paramètres de plan de coupe à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

Pour...	Action...
définir la hauteur du plan de coupe pour la configuration d'affichage active	cliquez sur la valeur du plan de coupe dans la barre d'état de la fenêtre de dessin.


---

Pour...	Action...
définir la hauteur du plan de coupe pour toute configuration d'affichage	Cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► Gestionnaire d'affichage  . Sélectionnez une configuration d'affichage utilisant une représentation d'affichage du plan dans la vue de dessus (plan) ou 1D (pour le domaine Gaine uniquement). Dans le volet droit, cliquez sur l'onglet Plan de coupe.

3 entrez une valeur de plan de coupe dans le champ Hauteur de coupe.

Le plan de coupe correspond à la hauteur à laquelle un objet est coupé afin de produire la représentation Plan.

Exemple de l'onglet Plan de coupe dans le gestionnaire d'affichage.



les valeurs d'élévation haute et basse de l'intervalle ne sont pas relatives à la hauteur de coupe. Il s'agit de valeurs de hauteur absolues calculées à partir de l'origine SCG. Par conséquent, la valeur saisie dans le champ Elévation haute de l'intervalle d'affichage doit être supérieure à celle entrée dans le champ Hauteur de coupe. La saisie de valeurs incorrectes faussera les résultats.

**REMARQUE** Le bouton Calculer de l'onglet Plan de coupe est disponible uniquement si vous avez sélectionné un projet à l'aide du navigateur de projet et que le dessin actif comporte plusieurs étages. Cela permet d'ouvrir la boîte de dialogue Plan de coupe permettant de définir la hauteur du plan de coupe pour les objets d'un niveau spécifique. Pour plus d'informations, voir Niveaux dans l'aide d'AutoCAD Architecture.

**4** entrez une valeur pour l'intervalle supérieur du plan d'étage dans le champ **Élévation haute** de l'intervalle d'affichage.

L'affichage des objets se trouvent au-dessus de l'intervalle indiqué tient compte des composants d'affichage de la catégorie **Au-dessus**. Par exemple, dans les représentations d'affichage **1D**, il s'agit du composant **1D - Au-dessus**, alors que dans les affichages en mode **Plan**, il s'agit des composants **Contour - Au-dessus**, **Isolation - Au-dessus** et **Montée/Descente - Au-dessus**.

L'affichage des objets placés au même niveau ou au-dessous de cet intervalle, mais au-dessus de la hauteur de coupe, tient compte des composants d'affichage de la catégorie **Haut**.

**5** entrez une valeur pour l'intervalle inférieur du plan d'étage dans le champ **Élévation basse** de l'intervalle d'affichage.

Le logiciel affiche les objets placés au même niveau ou au-dessous du plan de coupe, mais au-dessus de la hauteur indiquée, en tenant compte des composants d'affichage de la catégorie **Bas**. Les objets positionnés à cette hauteur ou au-dessous et correspondant aux composants d'affichage de la catégorie **Dessous** sont également affichés. Pour plus d'informations, voir **Spécification des propriétés d'affichage d'un style d'espace**.

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour remplacer le plan de coupe global d'un type d'objet, voir [Remplacement du plan de coupe](#) (page 252).

---




## Configuration des composants d'affichage basés sur l'élévation

Utilisez le gestionnaire des styles pour modifier une représentation d'affichage au niveau du système pour les objets d'un système donné. Cependant, dans le gestionnaire d'affichage, vous pouvez configurer la représentation d'affichage des objets de domaine individuellement.


Pensez à coordonner les configurations des composants d'affichage basés sur l'élévation entre eux (en associant les composants **Contour** aux composants **Isolation**) et avec les composants d'affichage non basés sur l'élévation (les connexions, par exemple).

### Pour configurer les composants d'affichage basés sur l'élévation

**1** Sélectionner [Activer la fonction Afficher par élévation](#) dans la boîte de dialogue **Options**.

- 2 Cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► Gestionnaire des styles .
- 3 Développez le dossier d'objets souhaité.
- 4 Développez les définitions de système.
- 5 Sélectionnez la définition de système souhaitée, puis cliquez sur l'onglet Propriétés d'affichage dans le volet droit.
- 6 Pour configurer la représentation d'affichage du plan; sélectionnez Plan (par défaut), puis cliquez sur .
- 7 Dans l'onglet Calque/Couleur/Type de ligne de la boîte de dialogue Propriétés d'affichage, spécifiez les valeurs dans les champs des composants d'affichage basés sur l'élévation, par exemple, Contour, 1D et Hachures. Cliquez sur OK une fois que vous avez terminé.
- 8 Pour une configuration 1D, dans l'onglet Propriétés d'affichage, sélectionnez une représentation d'affichage 1D et cliquez sur . Répétez l'étape suivante dans la boîte de dialogue Propriétés d'affichage.


#### **Pour activer l'intervalle d'affichage en vue modèle**

- 1 Cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► Gestionnaire d'affichage .
- 2 Dans le volet gauche, développez Jeux, puis sélectionnez Conception MEP - Modèle.
- 3 Dans le volet droit, cliquez sur l'onglet Options d'affichage.
- 4 Sous Coupes 3D et matériaux, sélectionnez Coupe des objets AEC dans l'intervalle d'affichage défini par la configuration d'affichage.


Ainsi, l'intervalle d'affichage basé sur l'élévation que vous avez défini pour le [plan de coupe](#) (page 247) est visible dans la vue modèle.

## **Modification des composants d'affichage basés sur l'élévation dans la palette des propriétés**


Vous pouvez configurer des composants d'affichage actifs s'appliquant à un objet donné dans le dessin à l'aide de l'onglet Affichage de la palette des propriétés.

- 1 Passez à l'espace de travail souhaité.
- 2 Sélectionner **Activer la fonction Afficher par élévation** dans la boîte de dialogue Options.
- 3 Sélectionnez un objet.
- 4 Cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► la liste déroulante Outils ► Propriétés  .
- 5 Dans la palette des propriétés, cliquez sur l'onglet Affichage.
- 6 Sélectionnez un objet du dessin. La représentation d'affichage active s'affiche sous Général.

---

**REMARQUE** Plutôt que de sélectionner un objet, vous pouvez cliquer sur  en bas de l'onglet Affichage, puis cliquer sur le composant d'affichage dans le dessin pour obtenir le même résultat.

---


- 7 Sous Général, pour Affichage contrôlé par, sélectionnez le niveau auquel les modifications doivent être appliquées.
- 8 Sous Général, pour Composant d'affichage, sélectionnez un composant d'affichage à partir de la liste.  
Seuls les composants d'affichage basés sur l'élévation relatifs à l'objet sélectionné figurent dans la liste.
- 9 Cliquez sur  (le long de la barre de titre Général) pour appliquer les modifications à d'autres représentations d'affichage au niveau indiqué par la propriété Affichage contrôlé. Modifiez la feuille de travail Appliquer les propriétés du composant d'affichage à d'autres représentations d'affichage.

---

**CONSEIL** Pour que ce bouton s'affiche, un composant d'affichage doit être sélectionné. La feuille de travail correspondante reflète uniquement les représentations d'affichage du composant sélectionné.

---

L'exemple suivant illustre les détails du composant d'affichage actif dans l'onglet Afficher pour l'objet de tuyauterie sélectionné.



---

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Modification des propriétés d'affichage dans la palette des propriétés](#) (page 250) de l'aide d'AutoCAD Architecture.

---

## Remplacement du plan de coupe

Pour que l'affichage des objets architecturaux et de système s'effectue correctement, certaines conceptions doivent disposer de différents plans de coupe pour les objets AutoCAD MEP, à la différence des objets AutoCAD Architecture.

---


**RUBRIQUES CONNEXES** Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Plans de coupe spécifiques aux objets de l'aide d'AutoCAD Architecture](#).

---

**Pour appliquer les remplacements de plan de coupe dans l'onglet Affichage.**

- 1 [Passez à l'espace de travail souhaité.](#)




- 2 Sélectionner [Activer la fonction Afficher par élévation](#) dans la boîte de dialogue Options.
- 3 Sélectionnez un objet.
- 4 Cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► la liste déroulante Outils ► Propriétés  .
- 5 Sous Propriétés d'affichage d'objet, configurez les paramètres de la configuration actuelle comme suit :
  - a Sélectionnez Oui pour Remplacement de l'élévation haute, puis spécifiez une valeur pour le champ Elévation haute.
  - b Sélectionnez Oui pour Remplacement de la hauteur de coupe, puis spécifiez une valeur pour le champ Hauteur de coupe.
  - c Sélectionnez Oui pour Remplacement de l'élévation basse, puis spécifiez une valeur pour le champ Elévation basse.

---

**PRATIQUE RECOMMANDÉE** Certains objets situés sur plusieurs plans de coupe peuvent inclure un symbole de montée/descente sur un composant d'affichage basé sur l'élévation, lequel est désactivé, ce qui peut entraîner le masquage de l'objet. Dans ce cas, vous pouvez remplacer le plan de coupe de cet objet afin qu'il s'affiche dans la zone de dessin.

---

#### **Pour appliquer les remplacements de plan de coupe dans le gestionnaire d'affichage**

- 1 Sélectionner [Activer la fonction Afficher par élévation](#) dans la boîte de dialogue Options.
- 2 Cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► Gestionnaire d'affichage  .
- 3 Développez le dossier Configurations.
- 4 Sélectionnez une configuration d'affichage dans la liste.
- 5 Dans le volet droit, cliquez sur l'onglet Plan de coupe.
- 6 Appliquez le remplacement désiré aux configurations d'affichage ayant recours à la représentation d'affichage.

Pour...	Action...
définir la plage visible au-dessus du plan de coupe	entrez une valeur dans le champ Elévation haute de l'intervalle d'affichage.

Pour...	Action...
définir la hauteur du plan de coupe	entrez une valeur dans le champ Hauteur de coupe.
définir la plage visible au-dessous du plan de coupe	entrez une valeur dans le champ Elévation basse de l'intervalle d'affichage.

les valeurs d'élévation haute et basse de l'intervalle ne sont pas relatives à la hauteur de coupe. Il s'agit de valeurs de hauteur absolues calculées à partir de l'origine SCG. Par conséquent, la valeur saisie dans le champ Elévation haute de l'intervalle d'affichage doit être supérieure à celle entrée dans le champ Hauteur de coupe. La saisie de valeurs incorrectes faussera les résultats.

**REMARQUE** Le bouton Calculer de l'onglet Plan de coupe est disponible uniquement si vous avez sélectionné un projet à l'aide du navigateur de projet et que le dessin actif comporte plusieurs étages. Cela permet d'ouvrir la boîte de dialogue Plan de coupe permettant de définir la hauteur du plan de coupe pour les objets d'un niveau spécifique. Pour plus d'informations, voir Niveaux dans l'aide d'AutoCAD Architecture.

## Affichage des objets masqués dans les vues en plan 2D

Vous pouvez modifier l'apparence des lignes, calques, types de ligne ou des couleurs masqués pour les objets masqués ou se chevauchant dans les différentes élévations des vues en plan 2D.

## Configuration de l'affichage d'un écart entre intersections d'objets

Vous pouvez définir un espace au niveau des objets masqués ou désactiver les lignes cachées pour les pièces à vues multiples. Les paramètres définis s'appliquent à l'ensemble des objets du dessin.



1 Cliquez sur  ► Options.

2 Dans la boîte de dialogue Options, cliquez sur l'onglet Contrôle de l'affichage MEP.

3 Sous Affichage des objets masqués, spécifiez l'une des valeurs suivantes :

Pour...	Action...
définir un espace à l'extérieur des intersections	Sélectionnez Appliquer l'écart à l'extérieur, puis indiquez la valeur correspondante Largeur de l'écart.
définir un espace à l'intérieur des intersections	Sélectionnez Appliquer l'écart à l'intérieur, puis indiquez la valeur correspondante Largeur de l'écart.
supprimer l'espace à l'extérieur des intersections	Désactivez l'option Appliquer l'écart à l'extérieur (activée par défaut).
supprimer l'espace à l'intérieur des intersections	Désactivez l'option Appliquer l'écart à l'intérieur (activée par défaut).
modifier la taille de l'écart au fil des changements des échelles d'annotation	Sélectionnez Appliquer l'échelle d'annotation à l'écart.
spécifier la taille de l'écart	Entrez une valeur pour l'écart.
augmenter les performances de dessin lorsque les lignes cachées sont affichées	Sélectionnez Enregistrer les lignes cachées dans le dessin.
désactiver les lignes cachées pour les pièces à vues multiples	Sélectionnez Désactiver les lignes cachées pour les pièces à vues multiples.

## Modification des lignes cachées des objets

La boîte de dialogue des propriétés d'affichage des objets sélectionnés permet de modifier les propriétés des lignes cachées (par exemple, la couleur, le type de ligne et la visibilité).


1 Sélectionnez l'objet, puis, sur l'onglet Affichage de la palette des

propriétés, cliquez sur  (Modifier l'affichage de l'objet).

2 Dans la boîte de dialogue d'affichage de l'objet, cliquez sur l'onglet Propriétés d'affichage.

3 Sélectionnez l'affichage en mode Plan.

4 Ouvrez la boîte de dialogue Propriétés d'affichage :

- Pour modifier la représentation d'affichage de manière à uniformiser l'affichage des objets du dessin, cliquez sur  (Modifier les propriétés d'affichage).
- Pour modifier l'affichage de l'objet sélectionné uniquement, sélectionnez Remplacement d'objet dans l'affichage en mode Plan.

5 Dans la boîte de dialogue Propriétés d'affichage, définissez les paramètres des composants d'affichage dont le nom indique Masqué.

## Affichage des traits d'axe sur les gaines


Dans les configurations d'affichage utilisant des représentations d'affichage 2D pour les gaines et les raccords, il convient d'activer la visibilité des composants d'affichage Trait d'axe (dans les représentations d'affichage) pour faire figurer les traits d'axe sur les gaines et les raccords.

Dans les configurations d'affichage utilisant des affichages en mode Plan, vous disposez cependant d'une plus grande souplesse. Vous pouvez :

- Afficher ou masquer les traits d'axe sur l'ensemble des gaines et raccords
- Afficher ou masquer les traits d'axe sur les gaines et raccords de formes spécifiques
- Afficher ou masquer les traits d'axe sur les gaines flexibles

- Prolonger les traits d'axe des piquages de forme circulaire et des piquages de forme ovale jusqu'aux traits d'axe du réseau électrique

Dans l'illustration suivante, les traits d'axe apparaissent sur les gaines et raccords de forme ronde à gauche du raccord de transition multiforme, mais ils ne figurent pas sur le raccord de transition ou la gaine rectangulaire à droite.



Si vous créez une coupe 2D ou une élévation 2D en appliquant un jeu de paramètres d'affichage utilisant les affichages en mode Plan, la coupe ou l'élévation présente également les traits d'axe tels qu'ils ont été définis.


---

**REMARQUE** Vous pouvez également afficher des traits d'axe sur des symboles de montée et de descente en spécifiant des blocs de traits d'axe dans les styles de montée/descente. Pour plus d'informations, voir [Définition des styles de montée/descente](#) (page 1027).

---

**Pour afficher les traits d'axe sur les gaines et les raccords dans les affichages en mode Plan**



- 1 Cliquez sur  ► Options.
- 2 Cliquez sur l'onglet Contrôle de l'affichage MEP.
- 3 Sous Affichage du trait d'axe, indiquez les gaines et les raccords sur lesquels vous souhaitez afficher les traits d'axe.

---

**REMARQUE** Le paramètre Afficher sur les raccords multiformes s'utilise conjointement aux paramètres dépendant de la forme. Le trait d'axe sur le raccord est affiché à condition que les traits d'axe soient activés pour la forme correspondant à au moins une de ses connexions.

---

---

**IMPORTANT** Pour afficher les traits d'axe sur l'ensemble des gaines et raccords quelle que soit la forme, sélectionnez toutes les options. Pour que les traits d'axe soient visibles dans les configurations d'affichage utilisant des affichages en mode Plan, il est impératif de définir ces paramètres en conséquence. Il est indispensable, en outre, que les composants d'affichage Trait d'axe soient visibles (comme vous le verrez plus loin dans cette procédure). Il est impossible d'effectuer cette dernière tâche seule.

---


- 4 Pour faire apparaître les traits d'axe sur les gaines flexibles, sélectionnez l'option Afficher le trait d'axe sur les gaines flexibles.

---

**REMARQUE** Si vous utilisez des [remplacements de définitions de systèmes de gaines](#), mais n'avez pas l'intention d'afficher les traits d'axe sur les gaines flexibles attribuées à ces systèmes, désélectionnez cette option. Un remplacement de définition de système ayant pour fonction d'activer le composant d'affichage Trait d'axe a le même effet sur tous les objets gaine, y compris les gaines flexibles. Cependant, les traits d'axe ne figurent pas sur toutes les gaines flexibles, à moins que cette option ne soit sélectionnée.

---

- 5 Si vous souhaitez prolonger les traits d'axe sur les piquages jusqu'aux traits d'axe du réseau électrique, sélectionnez l'option Etendre le trait d'axe aux raccords de piquage.





---

**REMARQUE** Le logiciel affiche le trait d'axe d'un piquage à condition d'activer les traits d'axe pour la forme correspondant à la connexion. Le trait d'axe continue jusqu'au réseau électrique si vous sélectionnez l'option Etendre le trait d'axe aux raccords de piquage et si le piquage est de forme circulaire ou ovale (et non rectangulaire ou multiforme).

---

Au cours des étapes suivantes, vous allez activer la visibilité des composants d'affichage Trait d'axe dans les affichages en mode Plan pour les objets gaine.

- 6 Cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► Gestionnaire des styles .
- 7 Dans le volet gauche du gestionnaire des styles, sélectionnez une définition de système, puis cliquez sur l'onglet Propriétés d'affichage dans le volet droit.
- 8 Sélectionnez l'affichage en mode Plan et cliquez sur .

---

**REMARQUE** Ce mode d'accès et de configuration d'une représentation d'affichage a pour effet d'appliquer automatiquement les modifications à la même représentation d'affichage de l'ensemble des objets gaine (gainés, raccords de gainés, raccords de gainés personnalisés et gainés flexibles). Vous pouvez obtenir les mêmes résultats en configurant les représentations d'affichage à l'aide du gestionnaire d'affichage, mais dans ce cas, il convient de configurer la représentation d'affichage pour les gainés, de répéter les modifications dans la même représentation d'affichage pour les raccords de gainés, pour les raccords de gainés personnalisés, et ainsi de suite.

---

- 9 Dans la boîte de dialogue Propriétés d'affichage, cliquez sur l'onglet Calque/Couleur/Type de ligne.
- 10 Cliquez sur les icônes sous Visible pour activer les composants d'affichage Trait d'axe.
- 11 Configurez les propriétés d'affichage restantes des composants d'affichage Trait d'axe, comme bon vous semble.

Si besoin est, vous pouvez également appliquer des [remplacements au niveau du système](#) ou des [remplacements au niveau du style](#).

---


**REMARQUE** Il est possible d'activer l'affichage des traits d'axe sur les gainés ou les raccords en entrant la commande correspondant à la forme ou au type : ROUNDDUCTCENTERLINE, RECTANGULARDUCTCENTERLINE, OVALDUCTCENTERLINE, MULTISHAPEFITTINGCENTERLINE, FLEXDUCTCENTERLINE ou TAKEOFFCENTERLINE.

---

## Affichage d'un motif de hachures visant à identifier un système de gaine

Vous pouvez ajouter des motifs de hachures à un système de gaine pour identifier les systèmes distincts dans les dessins complets. Par exemple, vous

pouvez appliquer des hachures différentes pour des systèmes de gaine de retour et des systèmes de gaine de soufflage.

- 1 Dans le dessin contenant les systèmes de gaines, cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► la liste déroulante Gestionnaire des styles ► Définitions de systèmes HVAC .
- 2 Sélectionnez un système de gaines.
- 3 Dans le volet droit, cliquez sur l'onglet Propriétés d'affichage.
- 4 Cliquez deux fois sur Plan sous Représentations d'affichage.
- 5 Dans la boîte de dialogue Propriétés d'affichage, sélectionnez l'onglet Calque/Couleur/Type de ligne.
- 6 Sélectionnez le composant d'affichage Hachures et définissez-le de sorte qu'il soit visible.
- 7 Cliquez sur l'onglet Hachures et choisissez un motif de hachures.
- 8 Cliquez sur OK à trois reprises.

## Affichage d'objets par classification

Cette procédure permet de masquer ou d'afficher les objets dans un jeu de paramètres d'affichage en fonction de la classification des objets concernés. Si, par exemple, vous classez les objets en fonction de leur statut de construction (Nouveau, Existant ou Démo), vous pouvez éviter que les objets classés dans Démo ne s'affichent. Lorsque le jeu de paramètres est utilisé dans le dessin, ces objets ne s'affichent pas.

Les objets filtrés de l'affichage ne sont pas supprimés du dessin. Leur affichage est en fait uniquement désactivé dans les fenêtres utilisant le jeu de paramètres d'affichage en fonction duquel les objets de cette classification sont filtrés. Vous pouvez modifier le filtre de façon à les afficher de nouveau. Comme les objets sont toujours présents dans le dessin, l'affichage des autres objets du dessin n'est pas modifié. Si vous filtrez, par exemple, des registres dans un plan d'étage, les gaines raccordées aux registres se terminent au niveau des points de positionnement des registres.

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Voir Affichage d'objets selon leur classification et Définitions de classifications dans l'aide d'AutoCAD Architecture.



---



## Ajout de graphiques personnalisés en tant que composant d'affichage

Il est possible d'ajouter des blocs personnalisés aux représentations d'affichage de certains objets des systèmes de construction. Vous pouvez, par exemple, insérer des blocs personnalisés dans des conduites de tuyaux mécaniques afin d'ajouter une symbologie aux suspensions désignées.

### Pour créer un composant personnalisé pour un objet d'un système de construction

- 1 Dessinez le composant personnalisé et enregistrez-le en tant que bloc.
- 2 Sélectionnez un objet MEP, puis, sur l'onglet Affichage de la palette des propriétés, cliquez sur  (Modifier l'affichage de l'objet).
- 3 Dans la boîte de dialogue d'affichage de l'objet, cliquez sur l'onglet Propriétés d'affichage.
- 4 Sélectionnez la représentation d'affichage de votre choix à l'exception de l'affichage en mode Plan, puis cliquez sur  (Modifier les propriétés d'affichage).
- 5 Dans la boîte de dialogue Propriétés d'affichage, cliquez sur l'onglet Autres.

---

**REMARQUE** Si l'onglet Autres n'est pas disponible, l'objet du système de construction sélectionné ne gère pas les graphiques personnalisés en tant que composant d'affichage.

---

- 6 Sous Affichage des blocs personnalisés, choisissez Ajouter.
- 7 Dans la boîte de dialogue Bloc personnalisé, cliquez sur Sélectionner un bloc.  
Dans la boîte de dialogue de sélection des blocs, choisissez le bloc que vous venez de créer.
- 8 Pour spécifier une échelle, dans la boîte de dialogue Bloc personnalisé, sous Ajuster au format, définissez l'échelle à appliquer au bloc en fonction de la taille des entités de bloc.  
Vous pouvez choisir l'option Largeur, Hauteur, Profondeur ou Verrouiller le rapport XY ou une combinaison de ces options.

- 9 Pour créer une copie miroir du bloc à l'insertion, sous Miroir le long de l'axe, indiquez le sens de symétrie du bloc :
- Miroir X crée une copie miroir du bloc dans la direction X, le long de la courbe du segment.
  - Miroir Y crée une copie miroir du bloc dans la direction Y.
  - Miroir Z crée une copie miroir du bloc dans la direction Z.
- 10 Pour insérer une occurrence du bloc, sous Point d'insertion, indiquez la position du bloc sur l'objet en sélectionnant une position X, Y et Z sur la courbe du segment.

---

**IMPORTANT** Si l'option Répétition de l'affichage du bloc est sélectionnée sous Mode répétition, le point d'insertion est ombré et n'est donc pas disponible.

---

- 11 Pour décaler le bloc, sous Décalage du point d'insertion, entrez les distances voulues dans les directions X, Y ou Z par rapport à la courbe du segment.
- 12 Pour répéter le bloc le long d'un segment, sous Mode répétition, sélectionnez l'option Répétition de l'affichage du bloc, puis spécifiez une distance pour Décalage de début et/ou Décalage de fin et Espacement.
- Le point d'insertion du premier bloc se situe au niveau du décalage de début. Le bloc est ensuite reproduit et les différentes copies sont espacées en respectant la distance indiquée. Le dernier bloc est placé au niveau ou à proximité de la position de décalage de fin pour que le décalage entre les blocs soit partout le même, en fonction de la distance spécifiée.
- 13 Cliquez sur OK à trois reprises.

## Résolution des problèmes d'affichage des objets

Si les objets ne sont pas affichés correctement ou ne sont pas visibles, voici quelques suggestions pour résoudre le problème :

- 1 Assurez-vous que le calque de l'objet est actif.
- 2 Assurez-vous également que la fenêtre dans laquelle l'objet doit être affiché est active.
- 3 Si vous utilisez des [dessins référencés](#) (Xréfs), vérifiez la méthode d'attachement et la configuration des Xréfs.

Le gestionnaire d'affichage peut vous aider, dans certains cas, à résoudre les problèmes d'affichage des objets. Vérifiez les configurations d'affichage pour :

- Identifier le paramètres d'affichage appliqué à la fenêtre
- Vérifier qu'une représentation d'affichage est sélectionnée dans ce paramètre d'affichage
- Afficher les propriétés d'affichage pour confirmer l'activation des composants

## Gabarits AutoCAD MEP

Après avoir établi les normes du projet, vous pouvez créer des gabarits personnalisés spécifiques à votre projet. Pour ce faire, vous pouvez procéder de différentes manières :

- (Méthode recommandée) En modifiant un gabarit existant.
- En enregistrant un dessin comme gabarit.
- En créant intégralement le gabarit.

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Voir Utilisation d'un fichier gabarit de dessin.

---

## Gabarits de dessin par défaut

Les gabarits de dessin sont prévus pour stocker les préférences par défaut, les commandes et le contenu commun à tous les dessins d'un projet. Vous pouvez démarrer un projet immédiatement en utilisant un gabarit. Cela permet de gagner du temps et de conserver la cohérence lors de la création de plusieurs dessins=.

AutoCAD MEP comprend plusieurs gabarits par défaut en unités métriques ou anglo-saxonnes. Notamment :



- Le modèle Aecb, un gabarit prévu spécialement pour concevoir des systèmes de construction
- La feuille Aecb, un gabarit prévu spécialement pour tracer des systèmes de construction

Ces gabarits possèdent des unités de dessin, des échelles et une taille d'annotation précises. Ils disposent également d'onglets de positionnement, de [représentations d'affichage](#) et de configurations de traçage permettant d'utiliser [l'espace objet](#) et [l'espace papier](#) dans les conditions recommandées.


Les gabarits par défaut vous aideront à vous familiariser avec le logiciel afin de créer de nouveaux dessins et de les inclure dans nos normes de projet. Vous pourrez par la suite modifier ces gabarits par défaut ou créer vos propres gabarits afin de les adapter aux besoins de votre entreprise ou du projet.

Effectuez l'action associée à l'un des composants suivants :

### Structures de calques

- 1 Cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Calques ► Propriétés du calque .
- 2 Cliquez sur Normes de calques .
- 3 Cliquez sur Importer/Exporter. Pour plus d'informations, voir Importation des normes de calques dans l'aide d'AutoCAD Architecture.

### Styles, tels que les définitions de systèmes et les styles d'objets


- 1 Cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► Gestionnaire des styles .
- 2 Sélectionnez le style dans l'arborescence du premier dessin et faites-le glisser vers l'arborescence du second dessin.

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour plus d'informations, voir Copie de styles entre des dessins dans l'aide d'AutoCAD Architecture.

---

### Contenu de conception tel que des styles de textes, des styles de cotes et des types de lignes

- 1 Cliquez sur l'onglet Insérer ► le groupe de fonctions Contenu ► la liste déroulante Contenu ► Design Center .
- 2 Sélectionnez le type de contenu à partir de l'arborescence.
- 3 Cliquez deux fois sur le contenu de la conception souhaité pour l'ajouter au dessin.

---


**REMARQUE** Pour plus d'informations, voir DesignCenter.

---

### Onglets de présentation

- 1 Si les onglets Objet et les onglets de positionnement sont visibles, cliquez sur un onglet avec le bouton droit de la souris et choisissez A partir du gabarit.
- 2 Dans la boîte de dialogue Sélectionner le gabarit du fichier, sélectionnez le fichier contenant les onglets de présentation à ajouter à votre dessin, puis cliquez sur Ouvrir.
- 3 Dans la boîte de dialogue Insérer présentations, sélectionnez les onglets de présentation.

Si les onglets Objet et les onglets de positionnement ne sont pas visibles, vous pouvez les afficher en cliquant avec le bouton droit de la souris sur

le bouton correspondant de la barre d'outils  et en choisissant Afficher les onglets Présentation et Objet.

---

**REMARQUE** Pour plus d'informations, voir Création et enregistrement de dessins.

---

**REMARQUE** Si vous créez vos dessins sans vous servir d'un gabarit, n'oubliez pas d'enregistrer les paramètres et les normes du dessin dont vous avez besoin dans chaque dessin.

---

## Création d'un gabarit personnalisé à partir d'un gabarit ou d'un dessin

L'un des moyens les plus pratiques pour créer des gabarits personnalisés est de commencer avec un gabarit ou un dessin qui existe déjà, de le modifier, puis de l'enregistrer en tant que nouveau gabarit. Cela est d'autant plus vrai si le nombre de modifications à apporter au dessin ou au gabarit est peu important pour parvenir au gabarit voulu.

**Pour créer un gabarit personnalisé à partir d'un gabarit ou d'un dessin**



1 Cliquez sur  ► Ouvrir ► Dessin.

2 Si vous utilisez un gabarit existant (fichier DWT) comme modèle du nouveau gabarit, assurez-vous de sélectionner le type Fichier


gabarit de dessin (\*.dwt) dans la boîte de dialogue de sélection du gabarit.

**3** Recherchez le fichier gabarit ou le fichier dessin sur lequel vous souhaitez vous baser pour élaborer le nouveau gabarit, puis cliquez sur Ouvrir.

**4** Apportez les modifications voulues au gabarit ou au dessin.

Vous pouvez redéfinir les préférences ou les contrôles dans le dessin, ajouter ou remplacer la bordure ou le cartouche, importer ou configurer des normes et effacer ou intégrer des éléments de dessin.



**5** Cliquez sur  ► Enregistrer sous ► Gabarit de dessin AutoCAD.

---

**CONSEIL** Par défaut, le logiciel enregistre le nouveau gabarit dans le dossier \ProgramData\Autodesk\MEP 2011\fra\Template.

---

**6** Pensez à donner un nom de fichier au nouveau gabarit, puis cliquez sur Enregistrer.

**7** Dans la boîte de dialogue Options de gabarit, saisissez une description courte du gabarit, spécifiez les mesures, et cliquez sur Aide pour obtenir des informations sur les options Notification des nouveaux calques.

## Création d'un gabarit personnalisé

Si vous utilisez différentes normes pour chaque projet, il est recommandé de créer des gabarits personnalisés au lieu de les baser sur des gabarits existants. Vous serez, en effet, plus efficace et gagnerez en précision en commençant à partir d'un environnement de projet entièrement nouveau et en personnalisant uniquement les normes requises. Vous n'aurez pas besoin, en outre, d'éliminer les informations inutiles dans le gabarit ou le dessin existant.

### Pour créer un gabarit personnalisé




**1** Cliquez sur  ► Nouveau ► Dessin.

**2** Dans la boîte de dialogue de sélection des gabarits, choisissez acad.dwt à partir de la liste de gabarits, puis modifier le gabarit.

Vous pouvez redéfinir les préférences ou les contrôles dans le dessin, ajouter ou remplacer la bordure ou le cartouche, importer ou configurer des normes et effacer ou intégrer des éléments de dessin.



3 Cliquez sur  ► Enregistrer sous ► Gabarit de dessin AutoCAD.

---

**CONSEIL** Par défaut, le logiciel enregistre le nouveau gabarit dans le dossier \ProgramData\Autodesk\MEP 2011\fra\Template.

---

4 Pensez à donner un nom de fichier au nouveau gabarit, puis cliquez sur Enregistrer.

5 Dans la boîte de dialogue Options de gabarit, saisissez une description courte du gabarit, spécifiez les mesures, et cliquez sur Aide pour obtenir des informations sur les options Notification des nouveaux calques.

---

**REMARQUE** Les paramètres de gabarit AutoCAD MEP ne sont pas nécessairement les mêmes que les paramètres de gabarit par défaut d'AutoCAD. Lorsque vous



créez un nouveau gabarit, il est recommandé de cliquer sur


► Utilitaires ► Paramètres du dessin, puis de spécifier les unités et l'échelle du dessin dans la boîte de dialogue Paramètres du dessin.

---


## Utilisation de dessins référencés

Lorsque vous créez un dessin AutoCAD MEP, il est souvent nécessaire de relier votre positionnement à un dessin d'architecture, tel qu'un plan d'étage, un plan de faux-plafond ou un modèle d'édifice AutoCAD Architecture.

Vous pouvez commencer avec un dessin contenant les murs et autres éléments spatiaux dont vous avez besoin et l'attacher à un autre dessin appelé communément dessin référencé (ou Xréf). Les Xréfs sont des dessins liés au dessin actif et affichés dans celui-ci.



Positionnement HVAC



Positionnement HVAC avec plan d'étage en référence externe

Chaque fois que vous ouvrez un dessin, le logiciel recharge les dessins référencés qui lui sont attachés de façon à refléter les modifications apportées à ceux-ci au sein du dessin de votre système de construction. Si vous attachez, par exemple, un plan d'étage architectural en tant que Xréf et que l'architecte modifie ensuite l'emplacement de l'installation mécanique, les changements apportés au plan d'étage seront automatiquement répercutés dans le dessin du système de construction la prochaine fois que vous l'ouvrirez. Il est possible également de recharger des Xréfs sur demande et de [vérifier les interférences](#) entre les objets du système de construction et les éléments de structure en appliquant la mise en surbrillance de détection des interférences à votre dessin.

Il existe deux types de Xréfs : les attachements et les superpositions. A la différence d'une référence externe attachée, une référence externe superposée n'est pas affichée lorsque le dessin est lui-même attaché ou superposé à titre de Xréf à un autre dessin (processus appelé imbrication d'Xréfs). Les références externes superposées sont pratiques pour partager des données dans un environnement de réseau. En superposant une Xréf, vous pouvez voir la façon dont votre dessin se comporte par rapport aux dessins d'autres groupes, sans avoir à changer quoique ce soit dans le dessin en y attachant une Xréf. Les modifications apportées à une Xréf, qu'elle soit attachée ou superposée, sont affichées dans votre dessin dès que vous ouvrez celui-ci ou rechargez la référence externe.

L'ajout d'Xréf dans vos dessins est utile lors de la création de dessins de conception et de documents de constructions. En effet, par nature, les projets de conception impliquent la coordination de nombreux dessins et le partage du contenu de ces dessins est essentiel pour une gestion efficace du projet. Il est donc important d'établir un certain nombre de règles en matière d'utilisation des Xréfs afin de tirer le meilleur parti des dessins et de limiter le travail de conception.

Voici les différents avantages de l'utilisation des Xréfs dans les dessins AutoCAD MEP :

- Vous pouvez baser vos dessins de mécanique, d'électricité ou de plomberie sur un dessin d'architecture utilisé comme référence externe. Vous savez, en outre, immédiatement si ce dessin d'architecture a été modifié, car les



changements effectués sont automatiquement mis à jour dans votre dessin dès que vous ouvrez celui-ci ou rechargez la référence externe.

- Vous pouvez élaborer des dessins généraux à partir de plusieurs dessins de conception individuels. Lors de la conception d'un grand édifice, le travail pourrait être ainsi réparti entre plusieurs personnes qui se chargeraient chacune d'une partie bien précise de l'édifice (sol ou aile, par exemple). Il suffirait ensuite de référencer les différentes conceptions dans un dessin général.
- Pour faciliter les mises à jour, vous pouvez attacher des dessins contenant des bordures, des cartouches et d'autres normes de construction en vue de les tracer comme des Xréfs.
- Vous n'êtes pas tenu de charger une Xréf si vous n'en avez pas besoin comme référence. Cela évite ainsi d'utiliser les ressources système.

---

**REMARQUE** Voir les sections Concepts de la gestion du projet global et Référence à d'autres fichiers de dessin.

---

## Attachement ou superposition des références externes

Les Xréfs permettent de commencer avec un dessin contenant les murs et autres éléments spatiaux dont vous avez besoin (plan d'étage, plan de faux-plafond ou modèle d'édifice AutoCAD Architecture, par exemple).

---

**REMARQUE** Dans un projet de gestion de projet global, attachez les Xréfs uniquement à partir du navigateur du projet. Pour plus d'informations, voir Concepts de la gestion du projet global dans l'aide d'AutoCAD Architecture.

---


Si vous attachez ou que vous superposez une référence externe créée dans une version antérieure du logiciel, le format de fichier de cette référence externe n'est pas mis à jour vers la version actuelle (la mise à jour entraînerait une incompatibilité de la référence externe et de la version du logiciel d'origine). Toutefois, cette règle ne s'applique pas si la référence externe contient des objets annotatifs et que le dessin hôte est configuré de manière à ajouter automatiquement une représentation à l'échelle aux objets annotatifs lors de la modification de l'échelle d'annotation.

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Voir [Ajout et modification de représentations à l'échelle](#) (page 923).

---


### Pour attacher ou superposer une référence externe

- 1 Cliquez sur l'Onglet Insertion ► le groupe de fonctions Référence ► Attacher  .
- 2 Dans la boîte de dialogue Sélectionner un fichier de référence, puis ouvrez le fichier à attacher ou à superposer.
- 3 Dans la boîte de dialogue Attacher une référence externe, sélectionnez l'une des options suivantes comme type de référence :
  - Attachement : pour enregistrer une copie du dessin Xréf dans votre dessin.
  - Superposition : pour créer un lien renvoyant au dessin Xréf dans votre dessin.
- 4 Définissez le point d'insertion, l'échelle et l'angle de rotation ou cliquez sur Indiquer à l'écran pour utiliser le curseur.
- 5 Cliquez sur OK et, si besoin est, spécifiez le point d'insertion, l'échelle ou l'angle de rotation dans le dessin.

## Rechargement des références externes

Lorsque vous ouvrez un dessin, le logiciel recharge automatiquement toutes les Xréfs. Rien ne vous empêche, cependant, de recharger des Xréfs quand bon vous semble, pour vous assurer que le dessin contient les dernières versions.

### Pour recharger une référence externe

- 1 Cliquez sur Insertion ► le groupe de fonctions Référence ►  ► la palette d'outils Références externes.
- 2 Dans la palette Références externes, sélectionnez le nom d'une Xréf et cliquez sur Recharger toutes les références.

## Délimitation des références externes

Après avoir attaché ou superposé une référence externe, vous pouvez définir un contour de délimitation afin d'afficher uniquement une partie du dessin Xréf.

La délimitation d'une Xréf est utile si vous voulez :

- Travailler avec un composant spécifique d'un plan d'étage architectural de grande taille
- Agrandir un composant spécifique d'un dessin de systèmes de construction (pour afficher la présentation détaillée d'une pièce électrique ou mécanique par exemple)
- Concevoir des documents de construction
- Améliorer la performance du dessin en ne chargeant qu'une partie du dessin Xréf


#### **Pour délimiter une référence externe**

- 1 Cliquez sur l'Onglet Insertion ► le groupe de fonctions Référence ► Délimiter.
- 2 Sélectionnez une référence.
- 3 A l'invite, choisissez Nouveau contour en appuyant sur la touche *ENTREE*.
- 4 Sélectionnez un contour de délimitation rectangulaire ou polygonal, puis spécifiez les coins ou les sommets du contour.  
Le logiciel découpe l'image en fonction de la zone indiquée et masque la partie du dessin Xréf se trouvant à l'extérieur du contour de délimitation.


### Délimitation d'une référence externe



Sélectionnez la référence externe.



Indiquez les coins du contour de délimitation rectangulaire.




Vue de détail de la délimitation de la référence externe

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Voir Délimiter des références externes et des blocs.

---

## Modification des configurations d'affichage des Xréfs

- 1 Ouvrez le dessin hôte contenant le dessin Xréf pour lequel vous désirez spécifier une autre configuration d'affichage.
- 2 Sélectionnez le dessin Xréf que vous souhaitez modifier, puis, sur l'onglet Affichage de la palette des propriétés, cliquez sur  (Modifier l'affichage de l'objet).
- 3 Dans la boîte de dialogue Affichage de l'objet, cliquez sur l'onglet Affichage Xréf.  
Si aucun paramètre n'est disponible dans la page de cet onglet, cela signifie que vous ne pouvez pas modifier la configuration d'affichage utilisée pour cette superposition Xréf.
- 4 Sélectionnez l'option Remplacer la configuration d'affichage dans le dessin hôte.

5 Sélectionnez la configuration d'affichage qui vous intéresse.

Les configurations d'affichage répertoriées sont celles disponibles dans le dessin Xréf. Sélectionnez l'option Domaine du dessin par défaut si vous voulez utiliser la configuration d'affichage par défaut spécifiée dans le dessin hôte.

6 Cliquez sur l'onglet Vue ► le groupe de fonctions Aspect ► la liste déroulante Régénérer ► Régénérer le dessin et les fenêtres.

---

**REMARQUE** Si vous avez indiqué que le dessin doit toujours utiliser ses propres configurations d'affichage lorsqu'il est inséré en tant que superposition Xréf, vous ne pouvez pas modifier la configuration d'affichage prévue pour afficher les objets Xréf dans le dessin hôte. Pour plus d'informations, voir Spécification des configurations d'affichage utilisées dans les superpositions Xréf dans l'aide d'AutoCAD Architecture.

---



# Dessin de systèmes de chauffage, ventilation et climatisation


# 6

Cette section contient des instructions sur la conception et le dessin de systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (HVAC) à l'aide d'AutoCAD MEP dans le cadre d'un plan de construction.

## Présentation des systèmes HVAC

Les pratiques recommandées pour la conception de systèmes mécaniques commencent avec l'établissement de paramètres de projets. Les concepteurs de systèmes HVAC peuvent ensuite concevoir les systèmes de gaines et de tuyauterie nécessaires afin de créer, dimensionner et connecter les composants de chauffage et de refroidissement.

### Exemple de systèmes mécaniques installés sur le toit




Avant de commencer le dessin, vous pouvez déterminer les préférences de dessin et les définitions du système de chauffage, ventilation, climatisation correspondant à votre projet. Lorsque vous avez défini les systèmes sur le dessin, vous pouvez les attribuer à l'équipement et aux réseaux de gaines au fur et à mesure que vous dessinez et ajustez les réseaux.

## Procédures


Cette section décrit les procédures de conception et d'optimisation d'un système HVAC. Cliquez sur la colonne de gauche afin d'afficher l'étape. La colonne de droite fournit des liens donnant accès à des informations détaillées.



## Procédure de système mécanique



## Procédure du système de gaines



Etape

Afficher des informations supplémentaires



Affinage d'un système de gaines

Vous pouvez modifier et déplacer des gaines et des équipements à l'aide des poignées de manière à adapter la conception selon vos modifications sans rompre les raccordements. Voir [Poignées de modification d'une longueur de gaine](#) (page 291).

## Procédure d'utilisation des espaces pour l'analyse des charges

Etape

Afficher des informations supplémentaires

Configuration des styles d'espace

Créez un style d'espace, spécifiez l'éclairage et la charge d'équipement par aire, puis précisez une classification. Voir [Spécification des styles d'espaces](#) (page 355).



Création de styles de zone pour définir les règles d'affichage et de conception applicables aux zones

Voir [Configuration des styles de zones](#) (page 359).



Ajout d'espaces à un plan d'étage


Pour insérer des espaces dans un dessin, placez des objets figurant dans un dessin de plan d'étage référencé (Xréf) en tant qu'objets de contour. Voir [Ajout d'espaces à un plan d'étage](#) (page 359).




Affectation des données du jeu de propriétés aux espaces et modification des données d'ingénierie

Voir [Ajout de données d'ingénierie aux espaces](#) (page 361).





## Processus de calcul des tailles de gaines pour l'optimisation des conceptions de systèmes de gaines



#### Etape

Redimensionnez votre système en fonction des résultats déterminés.

#### Afficher des informations supplémentaires

Voir [Redimensionnement d'un système](#) (page 377).

## Paramètres du système de chauffage, ventilation et climatisation

Vous pouvez configurer des préférences de positionnement de gaine et des définitions de système pour contrôler la construction, l'affichage et l'annotation des systèmes de gaines. Les préférences de positionnement de gaine sont appliquées à toutes les longueurs de gaine. Lorsque vous insérez une longueur de gaine, vous précisez une définition de système. Les préférences de positionnement de gaine spécifient les composants et les raccords utilisés dans une longueur de gaine, tandis que la définition de système contrôle l'affichage de la longueur de gaine.

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour plus d'informations, consultez les rubriques [Configuration des préférences de positionnement de gaine](#) (page 307) et [Configuration des paramètres de système de gaines](#) (page 306).

---

## Définitions de système de gaines

Une [définition de système de gaines](#) (page 317) est généralement désignée pour le système de gaines pour lequel elle est utilisée (système de soufflage ou de retour, par exemple). Les systèmes contribuent à garantir la cohérence d'une conduite parmi les divers dessins figurant dans un projet. Ainsi, en cas de modification du système d'un segment, tous les composants convenablement raccordés à ce segment sont mis à jour en fonction du nouveau système.

Les définitions de systèmes de gaines déterminent le calcul de la taille des gaines et les informations d'affichage (paramètres d'identificateur de calque, style d'affichage de montée/descente et propriétés d'affichage). Les paramètres d'une définition de système contrôlent de nombreuses propriétés d'affichage d'un système de gaines. Vous pouvez affecter un style d'identificateur de calque à une définition de système afin de déterminer le calque, la couleur et le type

de ligne. Vous pouvez également configurer une définition de système pour les calculs de taille de gaine.

Vous pouvez affecter une définition de système à un [groupe de systèmes](#) (page 150). Vous ne pouvez pas connecter entre elles des longueurs de gaine possédant des définitions de système différentes à moins de modifier le système de la première longueur de gaine. Toutefois, vous pouvez attribuer un groupe de systèmes à d'autres définitions de système. Cette possibilité permet de relier des longueurs de gaine provenant de différentes définitions de système tout en conservant chaque longueur dans son propre système. Par exemple, vous pouvez attribuer le même groupe de systèmes à Soufflage - Haute pression et à Soufflage - Moyenne pression. Vous pouvez ensuite relier les longueurs de gaine de ces deux systèmes tout en préservant leur définition de système d'origine.

Les gabarits par défaut incluent de nombreuses définitions de système de gaine (par exemple, eau glacée, eau chaude et vapeur). Ces définitions sont conservées dans le dessin. Vous pouvez utiliser des définitions de système différentes pour les dessins ou partager ces définitions entre plusieurs dessins.

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour plus d'informations, voir [Configuration des définitions de système de gaines](#) (page 317).

---

## Dessin de réseau de gaines

Le réseau de gaines peut prendre de nombreuses formes et tailles différentes. Vous pouvez placer automatiquement des raccords (par exemple, des coudes et des tés) lorsque vous dessinez. Vous pouvez également ajouter des raccords manuellement aux gaines. Pensez à procéder de la sorte notamment lorsque vous utilisez des raccords non spécifiés dans les préférences de positionnement de la gaine.

---

**REMARQUE** Lorsque vous ajoutez des longueurs de gaine, AutoCAD MEP insère des symboles de montée et de descente conformément au [style de montée/descente](#) attribué au système de la conduite.

---

Après avoir réalisé le positionnement initial de votre équipement mécanique, vous pouvez dessiner le réseau de gaines à raccorder à l'équipement et créer des réseaux. AutoCAD MEP offre de nombreuses fonctions destinées à rationaliser la conception et le dessin des longueurs de gaine.

Le processus d'ajout de longueurs de gaine est identique. Vous pouvez ajouter des gaines sous forme d'objets 1D pendant la conception des trajectoires préliminaires, puis les transformer en objets 2D lorsque vous spécifiez leurs


propriétés (la taille et le type de connexion, par exemple). Les longueurs de gaine 1D sont représentées sous forme d'une seule ligne tandis que les conduites 2D montrent la géométrie réelle de la gaine même dans les vues isométriques. Il n'est pas initialement nécessaire de dessiner les conduites en tant qu'éléments 1D. Vous pouvez dessiner à tout moment une gaine 2D définie.

---

**REMARQUE** Les gaines 1D diffèrent des lignes schématiques en ce sens qu'elles représentent des mannequins pour les objets de gaine 2D dimensionnés. Il est possible de convertir directement les objets de type gaine 1D en objets 2D dont la taille et la forme sont spécifiées. Pour plus d'informations, voir [Représentations d'affichage](#) (page 228).

---


A gauche, une vue de dessus d'une longueur de gaine 1D et à droite, une longueur de gaine 2D définie.



Vous pouvez dessiner des longueurs de gaine en 3D. Vous avez également la possibilité d'ajouter des conduites inclinées en précisant les valeurs de pente. Au fur et à mesure que vous dessinez les longueurs de gaine, les raccords sont automatiquement insérés de manière à organiser la géométrie de routage. Les préférences de positionnement signalent les raccords à utiliser. Pour plus d'informations, voir [Configuration des préférences de composants de gaines](#) (page 312).



Les 3 dimensions sont disponibles pour le routage des longueurs de gaine 1D ou 2D.




Vous pouvez dimensionner les systèmes de gaines à l'aide des outils d'analyse d'ingénierie d'AutoCAD MEP. Faites appel à l'outil de [dimensionnement du système de gaines](#) pour définir la taille du système, puis utilisez l'outil de [dimensionnement en temps réel des gaines](#) dans la boîte de dialogue Ajouter et Modifier pour calculer la taille de chaque segment.

## Longueurs de gaine flexibles

Il est possible de dessiner des longueurs de gaine flexibles. Ces conduites peuvent être raccordées à des conduites rigides pour créer des réseaux complets et précis. Etant donné que les gaines souples sont généralement de forme circulaire, le raccord réducteur qui convient est inséré lorsque vous rattachez la gaine à un segment de gaine de forme différente. Vous spécifiez un système de composants de gaines flexibles comme vous le faites pour des gaines rigides. Par ailleurs, notez qu'il est possible de définir des composants flexibles et des composants rigides pour un même système.

Les longueurs de gaine peuvent être raccordées à un équipement et à des pièces à vues multiples.



Différents modes de segmentation sont à votre disposition pour tracer une longueur de gaine flexible. Utilisez les lignes, les arcs ou encore les splines pour dessiner chaque segment et créer différentes configurations de gaines flexibles. Pour plus d'informations, voir [Configuration des préférences de gaine flexible](#) (page 311).

Vous configurez les propriétés d'affichage de la gaine flexible à l'aide de plusieurs composants d'affichage :

- **Contour.** Servez-vous de ce composant pour configurer les lignes de contour.
- **Contour - Détails.** Servez-vous de ce composant pour configurer les lignes de contour intérieur.
- **Connexion.** Servez-vous de ce composant pour configurer les lignes de connexion aux points de départ et d'arrivée.
- **Annotation.** Servez-vous de ce composant pour configurer le motif graphique.

Pour plus d'informations sur le système d'affichage, voir [Modes d'affichage dans AutoCAD MEP](#) (page 225).

## Positionnement automatique

Lorsque vous dessinez des longueurs de gaine, vous formez la géométrie en spécifiant les points sur le dessin. Les segments de gaine et les raccords sont automatiquement insérés. Vous pouvez définir les gaines et les raccords à insérer en configurant les préférences de positionnement avant de commencer le dessin des longueurs de gaine.

Le logiciel contient de nombreux outils visant à rationaliser le positionnement d'une longueur de gaine. Servez-vous de la boussole pour spécifier un angle et des lignes de repérage pour aligner un composant sur un autre objet ou une autre ligne. Les [outils d'accrochage d'AutoCAD MEP](#) permettent, quant à eux, de relier des objets de gaine, de rattacher un segment à un point géométrique, à un objet ou encore à une ligne.

## Systèmes de gaines à plusieurs étages dans les dessins référencés

Vous pouvez raccorder des systèmes de gaines situés dans un dessin actif à des systèmes de gaines situés dans des dessins de référence. Considérons la conception d'un bâtiment à plusieurs étages hébergeant un climatiseur installé sur le toit. Une longueur de gaine verticale fournissant de l'air à vitesse moyenne relié au bas du climatiseur descend jusqu'au rez-de-chaussée. Vous pouvez rattacher un système desservant chaque étage à la conduite principale de soufflage orientée verticalement même si la conduite principale existe dans un dessin de référence. Les raccords nécessaires pour relier le système de chaque étage à la conduite principale sont automatiquement enregistrés dans le dessin de référence.

---


**RUBRIQUES CONNEXES** Pour plus d'informations, voir [Connexion des gaines via les dessins de référence](#) (page 342).

---


**IMPORTANT** Il est possible de rattacher un élément aux objets figurant dans un dessin Xréf, mais aucune modification apportée aux objets raccordés dans le dessin actif ne sera répercutée dans le dessin Xréf. Si, par exemple, une longueur de gaine dans le dessin actif est reliée à la gaine dans un dessin Xréf et que vous modifiez la taille de la gaine dans le dessin actif, elle ne sera modifiée que dans le dessin actif.

---

L'exemple suivant illustre des systèmes de gaines simples sur différents étages, connectés à une conduite principale verticale dans un dessin de référence.



Cet exemple indique les piquages ajoutés afin de permettre le raccordement aux systèmes de gaines sur chaque étage dans le dessin référencé.



## Piquages

Les piquages vous permettent de positionner un raccord à tout niveau d'un segment de gaine. Vous attachez le piquage au trait d'axe ou à la courbe du segment, puis faites pivoter le piquage selon l'angle déterminé autour du segment.

Il est possible également de positionner le piquage autrement que par rapport au trait d'axe ou la courbe du segment ; il s'agit alors d'un piquage excentré. Par exemple, vous pouvez attacher le piquage au côté d'un segment de gaine, au-dessus du trait d'axe. La distance de décalage est définie comme la distance séparant le trait d'axe du segment de gaine du trait d'axe du raccord de piquage.

---

**CONSEIL** Lorsque vous reliez des piquages, il est pratique d'utiliser la vue isométrique de votre modèle.

---

## Accrochages de gaine

Les [accrochages de gaine AutoCAD MEP](#) raccordent les objets de gaine de manière rapide et précise. Lorsque vous dessinez des longueurs de gaine, il est pratique d'utiliser le mode d'accrochage pour relier une gaine, un raccord ou encore une pièce à vues multiples et une connexion gaine ou tout autre objet. Vous pouvez raccorder ces objets aux connexions gaine situées aux extrémités des objets ou aux connexions de courbe de gaine situées à tout niveau du segment de la gaine.

## Poignées d'ajout de gaine


Les poignées d'ajout de gaine constituent un moyen efficace de dessiner une nouvelle longueur de gaine ou de modifier une conduite existante. Les poignées permettent d'ajouter ou de modifier rapidement les objets de gaine ou les pièces à vues multiples. L'ensemble des poignées disponibles s'affiche lors de la sélection d'un objet dans un dessin.

## Poignées d'ajout


Les poignées d'ajout d'un objet de gaine permettent de dessiner une longueur de gaine, garantissant ainsi la connexion entre l'objet et la longueur de gaine. Certains raccords comportent également des poignées d'ajout permettant de créer une nouvelle branche pour le raccord. Ainsi, vous vous servez des

poignées d'ajout d'un coude pour le transformer automatiquement en té et dessiner une longueur de gaine à partir du nouveau raccord en té. Les branches existantes de la gaine restent liées aux autres connexions du té. L'illustration suivante représente les poignées d'ajout sur les objets de gaine.


**De haut en bas : poignées d'ajout pour un segment de gaine, raccord de tuyauterie coudé et plénum de sortie à volume d'air variable.**



**Poignée d'ajout au milieu de la conduite utilisée pour créer une branche.**



Poignée d'ajout au niveau d'un raccord à 90 degrés relié, utilisée pour créer une branche.



---

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour plus d'informations, voir [Ajout de gaines à l'aide des poignées](#) (page 329).

---

## Poignées de modification d'une longueur de gaine

AutoCAD MEP comporte diverses poignées permettant de modifier des segments de gaine ou des [pièces à vues multiples HVAC](#) (page 117) dans une longueur de gaine. La sélection de l'objet révèle une ou plusieurs poignées pour cet objet dans le dessin.

---


**RUBRIQUES CONNEXES** Pour utiliser les poignées d'ajout, voir [Ajout de gaines à l'aide des poignées](#) (page 329). Pour utiliser les poignées afin de modifier les objets de gaine, voir [Modification des composants à l'aide des poignées](#) (page 379).

---

## Poignées d'emplacement


Vous pouvez déplacer les segments de gaine, les raccords de gaine et les [pièces à vues multiples HVAC](#) (page 117) à l'aide des poignées d'emplacement, comme illustré ci-dessous.

### Exemple de poignée d'emplacement pour un segment de gaine




Si l'objet est raccordé à un système, vous pouvez déplacer les objets raccordés dans le plan XY actuel pour conserver la connexion. Les illustrations suivantes montrent comment déplacer les objets de gaine à l'aide des poignées d'emplacement.

### Vue de dessus d'une longueur de gaine






**Poignée d'emplacement utilisée pour transférer la branche de la gaine dans la pièce voisine**



**Branche de la gaine insérée dans le nouvel emplacement**





Si le segment de gaine n'est raccordé à aucun autre objet, vous pouvez modifier la longueur et l'angle correspondants à l'aide des poignées de départ et d'extrémité.




Ces poignées permettent de modifier l'emplacement XYZ du point de départ ou de l'extrémité du segment. Elles facilitent dès lors la connexion d'un segment à une conduite existante et s'utilisent notamment lors de la conception initiale des longueurs de gaine.

## Poignées d'élévation

Vous pouvez utiliser les poignées d'élévation (  ) pour modifier l'élévation des pièces à vues multiples HVAC et des segments de gaine lorsque vous les raccordez à des longueurs de gaine existantes dans des vues de côté ou isométriques. Les poignées d'élévation sur les pièces à vues multiples HVAC sont affichées à leurs points d'insertion et de connexion. Les poignées d'élévation sur un segment de gaine permettent de modifier l'élévation par rapport au haut, au trait d'axe ou au bas du segment.




Diffuseur plafonnier sélectionné




Segment de gaine sélectionné

Si le composant ou le segment de gaine est relié à d'autres objets, vous devez signaler si vous voulez qu'AutoCAD MEP préserve la connectivité au moment de la mise à jour de l'élévation.




L'illustration suivante représente la modification de l'élévation d'un segment de gaine.


## Poignée d'élévation d'un segment de gaine sélectionné



Sélectionnez le segment de gaine




Sélectionnez la poignée d'élévation.




Activez le champ de saisie.

### Champ de saisie activé




Entrez la nouvelle élévation.



Résultat

## Poignées de rotation




Vous pouvez utiliser la poignée de rotation en forme de flèche (  ) pour faire pivoter les composants HVAC intégrés, les raccords de gaine et les piquages de 90 ou 180 degrés dans la direction indiquée par la poignée.


---

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour plus d'informations, voir [Rotation de composants de gaines](#) (page 383).


---

### Rotation de 180 degrés d'un registre dans la vue en plan



Dans les vues isométriques, si le composant, le raccord ou le piquage a des connexions de forme circulaire aux extrémités opposées, vous pouvez vous servir de la poignée de rotation représentée par un losange (  ) pour faire pivoter l'objet autour du trait d'axe selon l'angle de votre choix.

### Rotation d'un registre dans une vue isométrique



AutoCAD MEP affiche les poignées de rotation sur les [composants HVAC intégrés](#), les raccords et les piquages comprenant des connexions aux extrémités opposées. Toutefois, lorsque la connectivité des longueurs de gaine doit être préservée, les options de rotation sont limitées voire inaccessibles (les poignées


de rotation sont masquées). Par exemple, dans l'illustration suivante, vous pouvez faire pivoter le raccord en Y situé à gauche de plusieurs façons. En revanche, vous ne pouvez pas faire pivoter le raccord en Y situé à droite, car il est relié à une branche.

#### Raccord en Y (poignées de rotation affichées et masquées)




Lorsque vous faites pivoter un composant, un raccord ou un piquage relié à d'autres objets, ceux-ci sont ajustés de manière à préserver la connexion. Par exemple, la longueur des segments de gaines raccordés sera peut-être légèrement modifiée suite à l'inversion de l'orientation du raccord. Si les objets ne peuvent pas être ajustés, ils sont déconnectés.

## Poignées d'extension


Il est possible de changer la longueur des segments de gaine à l'aide des poignées d'extension (  ). Ces poignées permettent de conserver l'angle défini pour les segments, ce qui facilite la modification de la longueur des gaines déjà disposées.

Si vous utilisez la poignée d'extension située au niveau d'une extrémité raccordée à un autre objet, vous devez indiquer si vous souhaitez conserver la connectivité entre les objets une fois la longueur modifiée.

### Poignées d'extension sur les segments de gaines




Segment de gaine non raccordé




Segment de gaine raccordé

L'exemple ci-dessous décrit la procédure de modification de la longueur d'un segment de gaine. Un segment de gaine est étiré vers la droite de sorte qu'il double sa longueur. La modification est effectuée en mode d'édition de pièces amovibles à vues multiples ; les objets raccordés, y compris les composants, sont donc modifiés de manière à conserver la connectivité. Pour être tout à fait exact, le segment de gaine vertical et le diffuseur d'air installé au plafond raccordé à la branche droite sont déplacés.

### Extension d'une gaine




Sélectionnez le segment.




Sélectionnez la poignée d'étirement, puis le mode d'édition.





Entrez la nouvelle longueur.



Résultat

---

**REMARQUE** Si le segment de gaine n'est raccordé à aucun autre objet, vous pouvez modifier la longueur et l'angle correspondants à l'aide des poignées de départ et d'extrémité.



Ces poignées permettent de modifier l'emplacement XYZ du point de départ ou de l'extrémité du segment. Elles facilitent dès lors la connexion d'un segment à une conduite existante et s'utilisent notamment lors de la conception initiale des conduites.

---

## Verrouillage de l'élévation de gaine

Le verrouillage de l'élévation lors du [dessin d'une longueur de gaine](#) (page 322) permet d'éviter des résultats indésirables dans la conception en restreignant une longueur de gaine à une élévation spécifique. Par exemple, cela permet d'éviter l'accrochage d'un objet à une élévation différente ou de connecter une conduite horizontale à un segment vertical.

Il est possible d'activer le verrouillage de l'élévation pour une partie de la longueur de gaine et de la désactiver pour d'autres parties dont l'élévation est différente. Si le verrouillage est activé, vous n'êtes pas autorisé à raccorder la longueur à un objet dont l'élévation n'est pas identique. Pour cela, vous devrez d'abord désactiver le verrouillage de l'élévation. Par défaut, le verrou est désactivé à chaque ajout de gaine.

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour plus d'informations, voir [Utilisation du verrouillage de l'élévation](#) (page 342).

---

## Méthodes et outils de dimensionnement de la gaine

Etant donné que les systèmes de gaines AutoCAD MEP sont reliés intelligemment, ils sont automatiquement redimensionnés sans intervention de votre part. Une longueur de gaine correspond à tout réseau de gaines relié à un ou plusieurs appareils de sortie dont le flux de sortie est défini. Les appareils de sortie comme les diffuseurs d'air sont considérés comme les extrémités du système de gaines. Chaque segment de gaine dans la conduite transmet les valeurs de flux, définies au niveau des appareils de sortie situés en aval. Ces valeurs de flux servent à calculer la taille de chaque segment de

gaine dans la conduite. Cette section décrit les différents outils et méthodes de dimensionnement des gaines disponibles dans AutoCAD MEP.

---

**REMARQUE** Contactez le revendeur Autodesk le plus proche pour utiliser les outils d'analyse externe pour le dimensionnement de réseaux de gaines dans les dessins AutoCAD MEP.

---

## Méthodes de dimensionnement de la gaine


Les tailles des gaines sont déterminées par la méthode d'égalité de perte de charge ou par la méthode de vitesse constante. Pour plus d'informations, voir [Spécification du mode de calcul de la taille de la gaine](#) (page 318).

Les calculs de perte de charge de la gaine suivants reposent sur les équations Darcy et Altshul-Tsal décrites dans le manuel 2001 ASHRAE Fundamentals Handbook (Guide des principes fondamentaux ASHRAE 2001), chapitre 34 :


- La perte de charge de la gaine pour des gaines circulaires, rectangulaires ou ovales est déterminée par l'équation 19.
- Le coefficient de perte de charge de la gaine pour des gaines circulaires, rectangulaires ou ovales est déterminé par l'équation 21.
- L'équation 23 permet de calculer le nombre de Reynolds.
- Le diamètre équivalent dans le cas d'une gaine rectangulaire est fourni par l'équation 25.
- Le calcul du diamètre équivalent pour une gaine de forme oblongue répond aux équations 26, 27 et 28.
- Pour évaluer la perte de charge d'une gaine rectangulaire ou ovale, les calculs font appel au diamètre équivalent et à la vitesse définies pour les gaines circulaires.
- Les boîtes de dialogue Ajout de gaines et Modifier la gaine précisent la vitesse réelle du débit correspondant à la capacité (exprimée en CFM) et à la taille de gaine sélectionnées et non la vitesse intervenant dans les calculs de perte de charge de la gaine. La vitesse réelle du débit s'affiche au cours de l'analyse acoustique et de l'analyse du raccord de gaine.
- Si aucune valeur de capacité ne figure dans les boîtes de dialogue Ajout de gaines et Modifier la gaine, les valeurs de perte de charge et de vitesse indiquées correspondent aux valeurs spécifiées pour la définition du système

de gaines sous l'onglet Paramètres de conception. Pour spécifier les paramètres de conception de la définition du système de gaines, voir [Spécification du mode de calcul de la taille de la gaine](#) (page 318).

Dans la boîte de dialogue Ajout de gaines, un astérisque à gauche du champ Vitesse signale que la méthode de vitesse constante a servi au calcul de la taille de la gaine.



La boîte de dialogue Modifier la gaine présente la valeur fixe du paramètre de vitesse employée lors du calcul de la taille de la gaine.



La taille des gaines dépend des valeurs de flux attribuées à tous les appareils de sortie détectés dans le système. Pour plus d'informations à ce propos, voir [Configuration des composants mécaniques pour analyse](#) (page 321).

## Outils de dimensionnement de la gaine

Le logiciel propose 3 options pour le calcul de la taille des gaines :

- L'outil de dimensionnement du système de gaines établit les tailles en vue de convertir les systèmes de gaines 1D en systèmes de gaines 2D redimensionnés. Il peut également calculer la taille des systèmes de gaines dont les formes sont définies.

- En ce qui concerne l'outil de dimensionnement en temps réel, il s'emploie à évaluer la taille de chaque segment de gaine.
- En alliant des outils d'analyse externe tiers à l'utilisation d'AutoCAD MEP, vous êtes en mesure d'analyser les systèmes de gaines.

Vous êtes libre de recourir à ces outils quand bon vous semble. Le dimensionnement du système de gaines sert aussi bien en phase de conception préliminaire que lorsque vous voulez apporter des modifications. L'outil de dimensionnement en temps réel convient parfaitement aux retouches mineures des composants du système.

## Dimensionnement du système de gaines

Vous pouvez utiliser l'outil de dimensionnement du système de gaines pour calculer la taille des gaines des systèmes de gaines 1D indéfinis comme des systèmes 2D définis, soit pour tout le système, soit pour des parties sélectionnées de celui-ci. En mode d'affichage 1D, vous pouvez dessiner des systèmes de gaines à l'aide d'objets de type gaine 1D qui font office de mannequins pour tout objet de gaine dimensionné.

---

**REMARQUE** Avant de calculer la taille des gaines, vous devez attribuer des valeurs de flux à tous les composants de sortie du système de gaines. Pour plus d'informations, voir [Configuration des composants mécaniques pour analyse](#) (page 321).

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour plus d'informations, voir [Calcul des tailles de gaines dans un système de gaine](#) (page 333).

---

## Dimensionnement en temps réel


Si vous avez affecté des valeurs de flux à un équipement de sortie, l'outil de dimensionnement en temps réel permet de déterminer les tailles impliquées dans le réseau de gaines lorsque vous dessinez les longueurs de gaine. Par ailleurs, vous pouvez utiliser cet outil si vous modifiez les longueurs de gaine existantes.

Les tailles des gaines sont établies selon la méthode d'égalité de perte de charge ou la méthode de vitesse constante. Pour spécifier la méthode à appliquer, voir [Spécification du mode de calcul de la taille de la gaine](#) (page 318). L'outil de dimensionnement en temps réel fixe la capacité en prenant en compte la valeur de chacun des flux pour toutes les sorties détectées dans la longueur

de gaine. Si aucune valeur de flux n'a été affectée aux appareils de sortie, la capacité affichée est égale à zéro.

Si vous dessinez un segment de gaine relié à un appareil de sortie dont le débit d'air est défini, la valeur du flux est déduite. Si vous dessinez une branche qui n'est pas encore raccordée à un appareil de sortie, il est possible de sélectionner des appareils de sortie à prendre en compte lors du calcul des tailles. De même, vous pouvez entrer manuellement le débit d'air intervenant dans ces calculs.

L'outil de dimensionnement en temps réel détecte le débit d'air des appareils de sortie raccordés à la conduite.



Lorsque vous exécutez la commande de calcul des tailles, cet outil effectue deux calculs. En premier lieu, il détermine la taille exacte de la gaine d'après la valeur du débit d'air et un paramètre fixe (la perte de charge ou la vitesse selon la méthode de calcul indiquée). La taille exacte de la gaine est ensuite comparée aux tailles de gaines disponibles dans le catalogue : la taille supérieure la plus proche existant dans le catalogue est alors sélectionnée. Les valeurs de vitesse et de perte de charge sont ensuite recalculées selon la taille de gaine du catalogue retenue.

## Configuration des paramètres de système de gaines

Les rubriques de cette section contiennent des informations sur la configuration des différents paramètres de gaines. Puisque les paramètres de gaines sont stockés dans un dessin et qu'il est possible de les partager avec d'autres dessins,

la configuration préalable des paramètres tels que les préférences de positionnement de gaine et les définitions de système permet de créer des systèmes de gaines plus précis.

---


**RUBRIQUES CONNEXES** Voir [Paramètres du système de chauffage, ventilation et climatisation](#) (page 282).

---

## Configuration des préférences de positionnement de gaine

Avant de dessiner les longueurs de gaine, vous pouvez configurer les préférences de positionnement de gaine afin d'automatiser certaines fonctions, notamment les paramètres de comportement de routage, d'annotation, de gaines flexibles et de connexion.

### Configuration de la justification pour l'insertion d'une gaine


- 1 A partir de l'[espace de travail HVAC](#), cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Préférences ► Gaine .
- 2 Dans la boîte de dialogue Préférences de positionnement de la gaine, cliquez sur l'onglet Routage.
- 3 Spécifiez les paramètres de [justification](#) (page 173) pour pouvoir insérer la gaine :

Pour...	Action...
aligner le trait d'axe de la gaine sur les points que vous avez spécifiés pour la longueur de gaine.	Sous Justification, sélectionnez Au centre dans les listes déroulantes Horizontale et Verticale. Définissez le décalage sur 0.
aligner un côté de la gaine sur les points que vous avez spécifiés pour la longueur de gaine.	Sous Justification, sélectionnez Gauche ou Droite dans la liste déroulante Horizontale ou sélectionnez Haut ou Bas dans la liste déroulante Verticale. Utilisez une combinaison des deux paramètres pour aligner les deux côtés sur les points d'insertion.
décaler la gaine à égale distance des points que	Entrez une valeur dans le champ Décalage.

Pour...	Action...
vous avez spécifiés pour la longueur de gaine	

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour plus d'informations, voir [Justification d'objets](#) (page 173).

## Configuration d'une gaine inclinée

- 1 Dans l'[espace de travail HVAC](#), cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Préférences ► Gaine .
- 2 Dans la boîte de dialogue Préférences de positionnement de la gaine, cliquez sur l'onglet Routage.
- 3 Spécifiez la pente verticale :


Pour...	Action...
Angle	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sous Pente de la gaine, sélectionnez Angle.</li> <li>■ Tapez une valeur d'angle définissant la pente, puis une valeur pour le paramètre Incrément.</li> </ul> <p>La valeur de pente s'affiche dans la <a href="#">boîte de dialogue Ajouter des gaines</a> (page 322). Vous pouvez augmenter ou diminuer l'angle via la valeur d'incrément.</p>
Fraction	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sous Pente de la gaine, sélectionnez Fraction.</li> <li>■ Entrez une valeur sous forme de fraction pour la pente.</li> </ul> <p>Le champ Incrément est inactif. La valeur décimale de pente s'affiche dans la <a href="#">boîte de dialogue Ajouter des gaines</a> (page 322). Vous pouvez entrer une nouvelle valeur.</p>


**RUBRIQUES CONNEXES** Pour plus d'informations, voir [Dessin d'une gaine inclinée](#) (page 341).



## Coupure des gaines à intervalles réguliers lors du positionnement

Vous pouvez découper automatiquement les segments de gaine au cours du positionnement. Si, par exemple, un système de gaines doit être construit à l'aide de gaines droites mesurant 10 pieds, vous pouvez configurer les préférences de positionnement de la gaine de sorte que les gaines droites soient automatiquement segmentées selon des intervalles de 10 pieds au fur et à mesure que vous les dessinez. Des joints sont automatiquement insérés au niveau de la segmentation. Lorsqu'il est activé, le paramètre de longueur de segmentation automatique s'applique à toutes les définitions de systèmes de gaines. Ce paramètre peut être appliqué au système de soufflage, de retour ou à tout autre système de gaines défini dans le dessin. Si vous souhaitez utiliser diverses longueurs de coupures lors du dessin de différents systèmes, vous pouvez également modifier la longueur de coupure avant l'utilisation de chaque système.


- 1 Dans l'espace de travail HVAC, cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Préférences ► Gaine .
- 2 Dans la boîte de dialogue Préférences de positionnement de la gaine, cliquez sur l'onglet Routage.



- 3 Sous 'Lors du positionnement', sélectionnez 'Longueur de la gaine'.

4 Spécifiez la longueur du segment de gaine.

## Configuration de l'affichage des aubes directrices et des brides

- 1 Dans l'[espace de travail HVAC](#), cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Préférences ► Gaine .
- 2 Dans la boîte de dialogue Préférences de positionnement de la gaine, cliquez sur l'onglet Aubes et brides.
- 3 Sélectionnez Activer les aubes pour afficher les aubes directrices sur les raccords dans l'affichage en mode Plan ou 2D.  
Si vous appliquez les aubes à un raccord, elles sont automatiquement activées pour tous les raccords de même taille et sous-type.

---

**CONSEIL** Si vous désélectionnez Activer les aubes pour désactiver les aubes des raccords sélectionnés, vous pouvez tout de même appliquer des aubes aux raccords. Cependant, vous devrez répéter l'opération pour chacun des raccords et non pour tous les raccords de même type et de même taille. Pour plus d'informations, voir [Ajout d'aubes directrices aux raccords](#) (page 348).

---


**REMARQUE** Les propriétés d'affichage et la visibilité des aubes directrices sont déterminées par le composant d'affichage Annotation.

---

### Pour afficher les brides sur les gaines et les raccords dans les représentations d'affichage Plan et Modèle

- 4 Sélectionnez Activer les graphiques de connexion à bride.
- 5 Pour chaque forme de gaine (circulaire, rectangulaire et ovale), entrez les valeurs de la taille et de l'épaisseur de la bride.  
Ces entrées s'affichent dans l'onglet Données étendues de la palette des propriétés en tant que données du jeu de propriétés. Pour masquer ces informations, désélectionnez Activer les graphiques de raccordement de bride.

### Pour modifier les valeurs pour un ou plusieurs raccords ou gaines sélectionnés

- 6 Sélectionnez un ou plusieurs raccords ou gaines, puis cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► la liste déroulante Propriétés ► Propriétés .

7 Dans l'onglet Conception de la palette des propriétés, développez Avancé.

8 Pour Dimensions de la bride, entrez les valeurs de Connexion 1 et Connexion 2.


Si vous remplacez la valeur d'une connexion par zéro, la bride ne s'affichera plus une fois que vous [régénérez le modèle](#).

---

**REMARQUE** Vous ne pouvez afficher que les brides sur les gaines dont le type de connexion est la bride. Les propriétés d'affichage et leur visibilité sont déterminées par le composant d'affichage Connexion.




---

## Configuration des préférences de gaine flexible

1 Dans l'[espace de travail HVAC](#), cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Préférences ► Gaine .

2 Dans la boîte de dialogue Préférences de positionnement de la gaine, cliquez sur l'onglet Gaines flexibles.

3 En mode Segment, spécifiez la méthode de positionnement par défaut de la gaine flexible :

Pour...	Action...
former la gaine flexible à l'aide d'une série de segments droits.	Sélectionnez le mode de segment  (Ligne). Définissez la valeur du rayon de cintrage. Toute réduction faisant un angle dans le segment de gaine flexible utilise ce rayon.
former la gaine flexible à l'aide d'une série d'arcs.	Sélectionnez  (Arc) comme mode de segment.
former la gaine flexible sous forme d'une courbe complexe dont vous désignez les points.	Sélectionnez  (Spline) comme mode de segment.

4 Sous Annotation 1D, sélectionnez un motif d'annotation dans la zone Graphiques.

Ce motif est appliqué aux longueurs de gaine flexibles que vous dessinez et est visible pour les systèmes de gaines flexibles affichés en 1D.

**5** Sous Annotation 1D, spécifiez la valeur du pas.

Ce paramètre spécifie l'intervalle figurant entre deux motifs et est lié à l'échelle du dessin.

**6** Répétez les étapes précédentes pour Annotation 2D.

Ce motif est visible pour les systèmes de gaines flexibles affichés en 2D.


---

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour plus d'informations sur le dessin des longueurs de gaine flexibles, voir [Dessin d'une gaine flexible](#) (page 338). Pour plus d'informations sur la configuration des propriétés d'affichage d'une gaine flexible, voir [Longueurs de gaine flexibles](#) (page 285).


---

## Configuration des préférences de composants de gaines

Vous pouvez spécifier des préférences pour les composants et les raccords insérés automatiquement dans une longueur de gaine.

**1** Dans l'[espace de travail HVAC](#), cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Préférences ► Gaine .

2 Dans la boîte de dialogue Préférences de positionnement de la gaine, cliquez sur l'onglet Composants.



3 Dans Définition du groupe de composants, sélectionnez la définition à modifier.


4 Dans la liste déroulante Type de connexion, sélectionnez le type de connexion.


La structure arborescente est mise à jour automatiquement et affiche uniquement les composants disponibles pour le type de connexion sélectionné.

5 Sélectionnez un composant par défaut pour chaque type de composant.

## Configuration des connexions de gaine

Vous pouvez spécifier si un té ou un piquage est utilisé pour rattacher une nouvelle conduite à un segment de gaine existant. Vous pouvez également préciser comment relier les branches de gaines aux régulateurs d'air.

- 1 Dans l'espace de travail HVAC, cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Préférences ► Gaine .
- 2 Dans la boîte de dialogue Préférences de positionnement de la gaine, cliquez sur l'onglet Connexions.



- 3 Vérifiez que la valeur Style de connexion HVAC est spécifiée dans la liste déroulante Style de connexion.
- 4 Sous Avec une gaine, sélectionnez Utiliser un piquage ou Utiliser un té.
- 5 Spécifiez la manière dont vous voulez raccorder la gaine aux régulateurs d'air sous Régulateur d'air/Gaine.  
Lorsque vous sélectionnez une option de raccordement, un aperçu s'affiche.


## Application d'isolation ou de revêtement sur une gaine

Vous pouvez ajouter une isolation ou un revêtement aux segments de gaine. L'isolation et le revêtement sont des éléments d'annotation qui s'affichent sous forme de lignes cachées et sont seulement visibles en 2D.

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour ajouter, supprimer ou modifier manuellement l'isolation ou le revêtement de composants de gaine, voir [Modification de l'isolation ou du revêtement sur une gaine ou un raccord](#) (page 400).


---


- 1 Dans l'[espace de travail HVAC](#), cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Préférences ► Gaine .
- 2 Dans la boîte de dialogue Préférences de positionnement de la gaine, cliquez sur l'onglet Gaines.
- 3 Sous Revêtement et isolation, sélectionnez Appliquer un isolant ou Appliquer un revêtement, ou les deux, afin d'activer la fonction.
- 4 Entrez une valeur pour l'épaisseur.

## Application d'une étiquette ou d'un indicateur de direction du flux à des gaines

Cette procédure permet d'appliquer des styles d'étiquette ou d'indicateur de direction de flux à de nouvelles longueurs de gaine, comme illustré ci-dessous.

**Étiquettes de taille et indicateurs de direction du flux d'une longueur de gaine**



- 1 Dans l'espace de travail HVAC, cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Préférences ► Gaine .
- 2 Dans la boîte de dialogue Préférences de positionnement de la gaine, cliquez sur l'onglet Gaines.
- 3 Pour spécifier un style d'étiquette ou d'indicateur de direction de flux pour une longueur de gaine, sous Etiquettes et indicateurs de direction de flux, sélectionnez la première option Appliquer des étiquettes ou indicateurs de direction de flux.
- 4 Sélectionnez un style d'étiquette ou d'indicateur de direction du flux dans la liste déroulante Style.

---


**RUBRIQUES CONNEXES** Pour plus d'informations, voir [Propriétés de style d'étiquette](#) (page 926).

---

- 5 Sous Méthode de positionnement, spécifiez le nombre d'étiquettes ou d'indicateurs de direction du flux à ajouter à chaque segment droit de la longueur de gaine :


Pour...	Action
Spécification du nombre total d'étiquettes ou d'indicateurs de direction du flux à afficher sur chaque segment droit de la longueur de gaine.	Sélectionnez Espacer régulièrement, puis entrez la valeur souhaitée dans Nombre d'étiquettes. Observez que le nombre d'étiquettes ou d'indicateurs de direction du flux est automatiquement ajouté à chaque segment droit.
Insertion d'une étiquette ou d'un indicateur de direction du flux à intervalle régulier sur chaque segment droit de la longueur de gaine	Sélectionnez Répéter tous les, puis entrez la valeur souhaitée dans la zone Distance. Notez que si un segment est inférieur à la distance indiquée, aucune étiquette ou indicateur de direction du flux ne sera inséré sur ce segment.

**Indicateur de direction du flux à intervalle régulier à raison d'un par segment**





Indicateur de direction du flux répété à intervalle uniforme



6 Pour spécifier un second jeu de styles, sélectionnez la seconde option Appliquer des étiquettes ou indicateurs de direction du flux, puis suivez les étapes décrites précédemment pour définir le type et le placement.

---

**REMARQUE** Pour désactiver l'insertion automatique d'étiquettes ou d'indicateurs de direction du flux, dans la boîte de dialogue Préférences de gaine, cliquez sur l'onglet Gaines et, dans la zone Etiquettes et indicateurs de direction du flux, désactivez l'une ou l'autre ou encore les deux options Appliquer des étiquettes ou indicateurs de direction du flux.

---

## Configuration des définitions de système de gaines


Vous pouvez configurer les définitions de système de gaine pour spécifier les informations d'affichage de gaine et les paramètres de calcul de taille de gaine.

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Voir [Définitions de système de gaines](#) (page 282).

---

## Création d'une définition d'un système de gaine

1 Dans l'[espace de travail HVAC](#), cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► la liste déroulante Gestionnaire des styles ► Définitions de systèmes HVAC .

2 Créez la définition de système de gaine :


Pour...	Opération à effectuer dans le volet gauche du gestionnaire des styles...
créer une définition de système vierge.	Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Définitions de systèmes de gaines et choisissez Nouveau. Entrez un nom.


---

Pour...	Opération à effectuer dans le volet gauche du gestionnaire des styles...
copier une définition afin d'en modifier la copie.	Effectuez la procédure suivante : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la définition de système à copier, puis choisissez Copier.</li> <li>■ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Définitions de systèmes de gaines et choisissez Coller.</li> <li>■ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la copie, cliquez sur Renommer et entrez un nouveau nom.</li> </ul>

- 3 Dans l'onglet Général, saisissez une description.
- 4 Spécifiez les valeurs des autres propriétés générales communes aux systèmes dans toutes les disciplines d'ingénierie. Pour plus d'informations, voir [Création de systèmes](#) (page 151).
- 5 Précisez le [mode de calcul de la taille de la gaine](#) (page 318).

## Spécification du mode de calcul de la taille de la gaine

- 1 Dans l'[espace de travail HVAC](#), cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► la liste déroulante Gestionnaire des styles ► Définitions de systèmes HVAC .
- 2 Dans le gestionnaire des styles, sélectionnez un système de gaines dans la zone de liste déroulante Définitions de systèmes de gaines.
- 3 Dans le volet droit du gestionnaire des styles, cliquez sur l'onglet Paramètres de conception.



The screenshot shows the 'Paramètres de conception' dialog box for 'Taille des gaines'. It has several tabs: 'Général', 'Règles de conception', 'Paramètres de conception' (selected), 'Montée/Descente', 'Autres', and 'Propriétés d'affichage'. The 'Taille des gaines' section contains the following fields:

- Vitesse:** 10000 m/s (selected with a radio button)
- Perte de charge:** 0.08 Pa/m (radio button unselected)
- Rugosité:** 0.003 mm
- Densité:** 1.751 kg/m<sup>3</sup>

There is a lock icon next to the 'Vitesse' field. To the right of the fields, there is an information icon and the following text:

La vitesse ou la perte de charge doit être définie en tant que valeur fixe pour le calcul des tailles de gaines.

Remarque: la valeur fixe est initialement utilisée pour le calcul de la taille exacte de la gaine. La taille utilisée est la taille de catalogue la plus proche de la taille exacte.

La perte de charge et la vitesse sont recalculées en fonction de la taille de gaine du catalogue. Par conséquent, la valeur de paramètre dans les boîtes de dialogue d'ajout ou de modification de gaine peut différer de la valeur spécifiée.

#### 4 Indiquez la méthode retenue pour le calcul de la taille des gaines :

Pour...	Action...
Méthode de vitesse constante	Sélectionnez Vitesse, puis entrez une valeur.
Méthode d'égale perte de charge	Sélectionnez Perte de charge, puis entrez une valeur.

**REMARQUE** La valeur de paramètre fixe s'affiche dans la boîte de dialogue Ajouter une gaine, accompagnée d'un astérisque (\*). Cette valeur est prévue, au départ, pour calculer la taille exacte de la gaine et permet, par la suite, de rechercher une taille disponible dans le catalogue. Lorsque vous avez calculé la taille de la gaine, la valeur de paramètre fixe figurant dans la boîte de dialogue Ajout de gaines ou la boîte de dialogue Modification d'une gaine peut différer de la valeur indiquée dans la boîte de dialogue Paramètres de conception. Pour plus d'informations, voir [Méthodes et outils de dimensionnement de la gaine](#) (page 302).

5 Indiquez une valeur dans le champ Rugosité (valeur de rugosité de la matière de réseau de gaines).

6 Indiquez une valeur dans le champ Densité (valeur de l'ambiance, l'air par exemple, utilisée dans le système).

La valeur par défaut initialement affichée dans le logiciel correspond à la densité de l'air au niveau de la mer et à une température de 20 degrés C.

7 Continuez de spécifier les paramètres de conception des autres systèmes de gaines, puis cliquez sur OK.

## Création d'un système de gaine

Une fois les [paramètres de gaines configurés](#), vous pouvez ajouter des équipements HVAC et des segments de gaine à un système de gaines dans un dessin. Pour ajouter des composants et des longueurs de gaine, vous pouvez utiliser le jeu de palettes d'outils HVAC. Une méthode plus rapide consiste à utiliser des [poignées de gaine](#) (page 289) pour ajouter des longueurs de gaine directement à partir d'un objet. Vous pouvez également insérer un plan d'étage architectural faisant office de référence et concevoir des systèmes de gaines pour ce plan d'étage.

Les rubriques de cette section contiennent des instructions spécifiques pour créer des systèmes de gaines.

## Ajout d'équipement HVAC

Vous pouvez placer des [pièces à vues multiples](#) (page 117) en tant qu'objets autonomes ou les connecter à des longueurs de gaine dans un dessin. Vous pouvez également ajouter une pièce à vues multiples intégrée ou ancrée à une gaine.

### Placement d'une pièce à vues multiples de gaine dans un dessin

- 1 Dans l'[espace de travail HVAC](#), cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► la liste déroulante Equipement et sélectionnez un des [équipements](#) (page 117) répertoriés.  
La boîte de dialogue Ajouter des pièces à vues multiples affiche le catalogue de composants actif à l'emplacement du dossier associé à l'outil sélectionné.
- 2 Dans l'onglet Composant, sélectionnez un sous-type de composant dans le dossier.
- 3 Cliquez sur Détails pour afficher les tailles disponibles.
- 4 Sélectionnez Afficher/Masquer les paramètres supplémentaires pour développer le contenu de la table de paramètres.
- 5 Cliquez sur l'onglet Filtre de composant, puis saisissez les critères souhaités sous Filtrer par cotes.

---

**CONSEIL** Les [catalogues de composants et les emplacements de contenu](#) (page 106) déterminent les composants qu'il est possible d'ajouter. Si le composant n'est pas disponible, vous pouvez créer un composant personnalisé à l'aide du [Générateur de contenu](#) (page 1083).

---

- 6 Dans le champ Nom de la taille du composant, sélectionnez un composant.
- 7 Indiquez une valeur dans le champ Elévation.
- 8 Si vous êtes en mesure d'affecter des valeurs de débit d'air au composant, cliquez sur l'onglet Débit. Pour les appareils de sortie, entrez la valeur de débit d'air dans le champ Débit. Pour les

appareils de soufflage, entrez la valeur de débit d'air pour chaque connexion.

**9** Indiquez un point d'insertion dans le dessin, puis spécifiez un angle de rotation à l'aide de la boussole.

**10** Appuyez sur la touche *ENTREE* pour mettre fin à la commande.

## Ajout de composants intégrés dans les gaines

**1** Sélectionnez une [pièce à vues multiples](#) (page 117) à insérer comme indiqué dans [Placement d'une pièce à vues multiples de gaine dans un dessin](#) (page 320).

**2** Pour placer le composant sur une gaine, positionnez le curseur sur un segment de gaine afin d'afficher la connexion de fin ou de courbe de gaine.

**3** Cliquez sur la connexion de gaine pour intégrer le composant à la gaine ou l'ancrer à l'extrémité de la gaine et spécifiez un angle de rotation à l'aide de la boussole.

**4** Appuyez sur la touche *ENTREE* pour mettre fin à la commande.


Lorsque le composant est inséré, servez-vous des poignées pour faire pivoter le composant autour du trait d'axe du segment de gaine. Vous pouvez également inverser un composant intégré tel qu'un ventilateur pour l'orienter dans la bonne direction du flux. Pour plus d'informations, voir [Rotation de composants de gaines](#) (page 383).

## Configuration des composants mécaniques pour analyse

Vous pouvez affecter des valeurs de débit d'air à l'équipement du système de gaines, notamment des régulateurs d'air. Le système de gaines peut ensuite être analysé et les tailles seront déterminées en fonction de ces valeurs.

**1** [Sélectionnez](#) (page 168) le composant.

**2** Cliquez sur l'onglet Equipement ► le groupe de fonctions

Modifier ► Propriétés de l'équipement  ..

**3** Dans la boîte de dialogue Propriétés de la pièce à vues multiples, cliquez sur l'onglet Débit et spécifiez les valeurs correspondantes :

Pour...	Action...
indiquer la valeur du débit d'air d'un appareil de sortie,	Entrez la valeur dans la colonne Débit.

Pour...	Action...
tel qu'un diffuseur installé au plafond	
indiquer la valeur du débit d'air d'un appareil de soufflage, tel qu'un régulateur de débit d'air	Entrez la valeur pour chaque connexion.


## Ajout de gaine

Vous pouvez dessiner des longueurs de gaine en tout point d'un plan d'étage. Les tuyaux et les raccords sont tous dotés de connexions qui permettent de les raccorder directement à d'autres objets de gaine et pièces à vues multiples. Vous pouvez également utiliser les outils d'analyse compatibles avec les dessins pour analyser et calculer les tailles des systèmes ou de segments individuels.

Avant de dessiner des systèmes de gaines, le cas échéant, vérifiez les préférences de gaine et les définitions de système. Voir [Configuration des paramètres de système de gaines](#) (page 306).

## Dessin d'une longueur de gaine

1 Dans l'[espace de travail HVAC](#), ouvrez la boîte de dialogue Ajout de gaines en effectuant l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► la liste déroulante Gaine ► Gaine .
- Ouvrez la palette d'outils pour les gaines et sélectionnez un outil de gaine.

---

**REMARQUE** Si vous commencez par définir les longueurs de gaine conformément au [système](#) (page 147), sélectionnez un outil de gaine avec un système spécifique prédéfini, Soufflage - Basse pression par exemple. La gaine dessinée hérite des propriétés du système (par exemple, les paramètres de conception, les propriétés d'affichage et le style de montée/descente).

---

- Cliquez sur la [poignée d'ajout](#) d'un composant; d'un raccord de gaine ou d'un segment de gaine.

2 Dans la boîte de dialogue Ajout de gaines, spécifiez un système.

3 Indiquez un système de coordonnées et la valeur de l'élévation :

Pour...	Action...
Dessin d'une conduite à une élévation spécifique	Sélectionnez le nom de l'élévation dans la zone de liste déroulante Elévation.
Dessin d'une conduite à une élévation définie par rapport à un mur, à une gaine ou à un autre objet	Entrez l'élévation souhaitée, précisez la justification ou le décalage et désignez les points sur le mur, la gaine ou tout autre objet à l'aide des outils d'accrochage d'AutoCAD ou d'AutoCAD MEP.
Définition du point de départ d'une branche à une élévation spécifique d'une colonne montante	Entrez l'élévation souhaitée et utilisez les <a href="#">outils d'accrochage d'AutoCAD MEP</a> pour désigner un point sur la colonne montante.
Définition du point de départ d'une branche au niveau d'une conduite verticale avec une colonne montante au niveau d'une élévation spécifique	Entrez l'élévation souhaitée et utilisez les outils d'accrochage d'AutoCAD MEP pour désigner un point sur la conduite verticale.
Extension d'une gaine inclinée ou d'un segment de gaine incliné au niveau d'une élévation donnée	Entrez l'élévation souhaitée et cliquez sur Ordonnée/Abscisse et servez-vous des outils d'accrochage d'AutoCAD MEP pour désigner l'extrémité d'une gaine inclinée ou d'un segment de gaine incliné.





**RUBRIQUES CONNEXES** Pour plus d'informations sur l'affichage d'objets à des élévations différentes, voir [Affichage d'objets basé sur l'élévation](#) (page 242).

Si vous verrouillez l'élévation, l'élévation des objets auxquels vous raccordez un composant n'est pas héritée.




4 Vous pouvez spécifier le décalage dans deux directions :

Pour spécifier...	Sélectionnez
Décalage horizontal	Gauche, Droite ou Centre. Entrez la distance horizontale séparant la conduite du mur ou d'autres objets.
Décalage vertical	Haut, Centre ou Bas. Entrez la distance verticale séparant la conduite du plafond ou d'autres objets.

5 Spécifiez le type de connexion, la forme de la gaine et la taille de la gaine. Pour calculer la taille de la gaine à l'aide du [dimensionnement en temps réel](#) :

Pour...	Action...
calculer la taille d'une gaine circulaire	Acceptez la valeur de capacité détectée ou entrez une valeur dans la zone Capacité. Cliquez sur  .
calculer la taille d'une gaine ovale ou rectangulaire basée sur une hauteur fixe	Acceptez la valeur de capacité détectée ou entrez une valeur dans la zone Capacité. Spécifiez la valeur de la hauteur et cliquez sur  (Largeur). Vous pouvez modifier la hauteur et recalculer la largeur à plusieurs reprises jusqu'à ce vous atteignez la taille de gaine désirée.
calculer la taille d'une gaine ovale ou rectangulaire basée sur une largeur fixe	Acceptez la valeur de capacité détectée ou entrez une valeur dans la zone Capacité. Spécifiez la valeur de la largeur et cliquez sur  (Hauteur). Vous pouvez modifier la largeur et recalculer la hauteur à plusieurs reprises jusqu'à ce vous atteignez la taille de gaine désirée.
calculer la taille de la gaine à l'aide d'un appareil de sortie unique non relié à la gaine	Cliquez sur  et sélectionnez un appareil de sortie. La valeur du débit d'air



Pour...	Action...
	de l'appareil de sortie est spécifiée en tant que capacité. Cliquez sur  .
calculer la taille de la gaine à l'aide de plusieurs appareils de sortie non reliés à la gaine	Cliquez sur  et sélectionnez les appareils de sortie. La valeur Capacité augmente en fonction des valeurs de flux combinées des appareils sélectionnés. Cliquez sur  .

Pour plus d'informations, voir [Spécification du mode de calcul de la taille de la gaine](#) (page 318).

**6** Vous pouvez sélectionner Ordonnée/Abscisse et entrez une valeur exprimée en degrés pour continuer à dessiner la gaine selon un angle dirigé vers le bas et le haut.

**7** Cliquez sur Routage, puis sélectionnez une méthode de routage :

Pour...	Procédure
Application d'un angle de coude prédéfini	Sélectionnez un angle de coude.
Définition d'un angle de coude personnalisé dans la zone de dessin	Sélectionnez Défini par l'utilisateur et désignez un point de l'angle de coude. Vous pouvez vous aider de la boussole.
Définition d'un angle de coude personnalisé dans la boîte de dialogue	Entrez une valeur pour l'angle de coude.
Mise à jour des options Angle de coude afin de sélectionner les angles dans le catalogue	Dans la liste déroulante Angle de coude, sélectionnez Afficher le catalogue. Les angles de coude provenant du catalogue sont masqués par défaut de manière à augmenter les performances de dessin.
Masquage des options Angle de coude du catalogue de manière à	Sélectionnez Masquer catalogue.

Pour...	Procédure
augmenter les performances de dessin	
Verrouillage de l'angle de coude sélectionné pour le dessin	Cliquez sur l'icône représentant un cadenas en regard de l'angle de coude. Les segments suivants que vous allez dessiner auront le même angle de coude.
Application d'un angle de coude et d'une montée ou d'une descente au niveau d'une élévation donnée	Cliquez sur l'icône Préférences, puis cliquez sur l'onglet Routage. Désélectionnez Créer automatiquement une colonne montante à chaque nouvelle élévation, puis cliquez sur OK. Saisissez une élévation puis dessinez le segment avec un angle de coude.
Augmentation des performances de dessin en masquant le coude dessiné avec un angle spécifique	Cliquez sur l'icône Préférences, puis cliquez sur l'onglet Routage. Désélectionnez Afficher le coude lorsque la boussole est activée ou Afficher le coude lorsque la boussole est désactivée.
Spécification des angles de coude prédéfinis figurant dans la liste Angle de coude	Cliquez sur l'icône Préférences, puis cliquez sur l'onglet Routage. Entrez ou supprimez les angles de coude dans la liste Angles de coude prédéfinis.
<b>REMARQUE</b> La sélection d'angles de coude ne s'applique pas au premier segment dessiné.	

- 8 Spécifiez un point de départ, puis continuez de spécifier les points en vue d'ajouter d'autres segments dans la conduite.  
Les raccords sont insérés pour rattacher chaque segment que vous dessinez.
- 9 Rectifiez l'élévation si nécessaire et continuez de désigner les points en vue d'ajouter d'autres segments dans la conduite.  
Les segments verticaux sont ajoutés par défaut.

## Dessin d'une conduite à partir d'une gaine existante

Vous pouvez raccorder automatiquement une nouvelle conduite à un segment de gaine ou à raccord existant à l'aide des [accrochages AutoCAD MEP](#). Les raccords automatiquement insérés entre la gaine existante et la nouvelle gaine sont configurés conformément aux préférences de routage et de positionnement de la gaine.

- 1 Ouvrez et configurez la boîte de dialogue Ajouter des gaines comme indiqué à la section [Dessin d'une longueur de gaine](#) (page 322).

### Démarrage d'une conduite à partir d'une extrémité de gaine

- 2 Déplacez le curseur sur l'extrémité du segment de gaine existant afin d'afficher l'accrochage de connexion de l'extrémité de la gaine.
- 3 Cliquez sur la connexion de fin de gaine pour indiquer le point de départ de la nouvelle conduite.

La taille et le système de la nouvelle conduite correspondent à la gaine existante.

- 4 Dans la boîte de dialogue Ajout de gaines, spécifiez une préférence dans Préférence de routage.
- 5 Pour appliquer une taille différente à la nouvelle conduite, précisez la taille.

Si vous optez pour une gaine de taille différente, un raccord réducteur est inséré afin de relier la nouvelle gaine à la gaine existante. Si la préférence de positionnement de la gaine n'est pas configurée avec un raccord réducteur adéquat, un message vous invite à choisir un composant.

- 6 Pour utiliser une forme de gaine différente pour la nouvelle conduite, précisez la forme souhaitée dans Forme.
- Si la préférence de positionnement de la gaine n'est pas configurée avec un raccord réducteur adéquat, un message vous invite à choisir un composant.

- 7 Continuez de spécifier des points pour la conduite.

### Démarrage d'une conduite à partir d'un point sur un segment de gaine

- 8 Déplacez le curseur sur le segment de gaine existant afin d'afficher l'accrochage de la connexion de courbe de la gaine.
- 9 Cliquez sur la connexion de courbe de gaine pour signaler le point de départ de la nouvelle conduite.

Selon le type de connexion défini pour la préférence de positionnement de la gaine, un piquage ou un té est inséré.

**10** Continuez de spécifier des points pour la conduite.

#### **Dessin de la fin d'une gaine sur une gaine existante**

**11** Pour raccorder une gaine à une gaine existante, déplacez le curseur au-dessus du segment de gaine existant de manière à afficher la connexion de courbe de gaine ou la connexion de fin de gaine.

**12** Cliquez sur la connexion de courbe ou de fin de gaine pour signaler l'extrémité de la gaine et la relier au segment existant.

## **Connexion d'une longueur de gaine à un équipement**

Lorsque vous définissez le point de départ ou d'arrivée d'une gaine au niveau d'une pièce d'équipement ([pièce à vues multiples](#) (page 117)), ce point s'accroche au point de connexion le plus proche de la pièce. Les pièces à vues multiples simples telles que les régulateurs d'air ou les humidificateurs ne contiennent qu'un seul point de connexion. En revanche, la majorité des pièces à vues multiples plus complexes comme les réservoirs ou les pompes présentent plusieurs points de connexion. Certaines pièces disposent même de points de connexion appartenant à des domaines différents. Ainsi, un four inclut un point de connexion de type gaine et un autre de type tuyau.


---

**REMARQUE** La procédure part du principe que vous avez inséré un équipement dans votre dessin. Pour plus d'informations, voir [Placement d'une pièce à vues multiples de gaine dans un dessin](#) (page 320).

---

#### **Pour relier une longueur de gaine à un équipement**

**1** Dans l'[espace de travail HVAC](#), effectuez l'une des actions décrites ci-dessous :

■ Cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► la liste déroulante Gaine ► Gaine .

■ Ouvrez la palette d'outils pour les gaines et sélectionnez un outil de gaine.

Si vous avez choisi un outil de gaine pour un système spécifique prédéfini (l'outil Soufflage - Basse pression, par exemple), la gaine dessinée hérite des propriétés du système telles que les paramètres de conception, les propriétés d'affichage et le style de montée/descente.

2 En veillant à ce que les [outils d'accrochage d'AutoCAD MEP](#) soient activés, sélectionnez un point de départ pour le segment au niveau de la connexion d'une pièce à vues multiples et continuez de sélectionner d'autres points afin de dessiner la gaine comme il convient.

La direction de la gaine par défaut dépend de la connexion affectée à la pièce à vues multiples. Généralement, la direction est perpendiculaire à la face de la connexion de la pièce à vues multiples.

Le type de connexion associé à la pièce à vues multiples et les règles de connexion définies dans le dessin déterminent le type de segment pouvant être raccordé à la pièce.

3 Appuyez sur la touche *ENTREE* pour mettre fin à la commande.

## Ajout de gaines à l'aide des poignées

1 Sélectionnez un objet dans le dessin et effectuez l'une des actions ci-dessous :

Pour...	Action...
définir le point de départ d'une conduite à partir d'une extrémité d'un segment de gaine	Cliquez sur la <a href="#">poignée d'ajout</a> (page 289) se trouvant à l'extrémité de votre choix sur le segment.
définir le point de départ d'une conduite à partir du milieu d'un segment de gaine	Cliquez sur la poignée d'ajout se trouvant au milieu du segment. Un té ou un piquage est automatiquement inséré en fonction de la connexion spécifiée comme préférence de positionnement de la gaine.
définir le point de départ d'une conduite à partir d'une pièce à vues multiples	Cliquez sur la poignée d'ajout située sur la connexion de la pièce à vues multiples.
définir le point de départ d'une conduite à partir d'un raccord tel qu'un coude ou un té	Cliquez sur la poignée d'ajout située dans la direction dans laquelle vous voulez insérer la nouvelle conduite.

2 Dans la boîte de dialogue Ajouter des gaines :

- Si vous définissez le point de départ d'une conduite à partir d'une pièce à vues multiples, précisez le type de système dans la zone Système.
- Si vous construisez une conduite en partant d'un segment de gaine ou d'un raccord, la nouvelle conduite hérite du système.

Si vous modifiez la taille avant de définir le premier segment de la nouvelle conduite, un réducteur est automatiquement inséré entre l'objet et le nouveau segment de gaine dès que vous spécifiez le premier point de la conduite.

Si le réducteur n'est pas configuré comme préférence de routage, vous êtes invité à choisir un composant.

3 Continuez de spécifier des points pour former la géométrie de positionnement de la longueur de gaine.

## Dessin d'une longueur de gaine verticale


- 1 Ajoutez la gaine et commencez à positionner la longueur de gaine, comme indiqué dans la section [Dessin d'une longueur de gaine](#) (page 322).
- 2 Spécifiez le point dans la présentation où commence le segment vertical.
- 3 Dans la boîte de dialogue Ajout de gaines, précisez l'élévation de l'extrémité du segment vertical.
- 4 Continuez de spécifier des points afin de former la géométrie de la longueur de gaine.

## Dessin d'une gaine 1D

Vous pouvez dessiner des systèmes de gaines 1D de manière à configurer les trajectoires préliminaires et à les raccorder à l'équipement mécanique inséré dans le dessin. Les gaines 1D sont ajoutées en tant que composants de gaines indéfinis et sont représentées par un schéma unifilaire. Les composants font office de mannequins pour tout composant de gaine défini.

1 Choisissez une action ci-dessous :

Pour...	Action...
dessiner directement une gaine à partir d'une pièce à vues multiples	Sélectionnez la pièce à vues multiples et cliquez sur la <a href="#">poignée d'ajout</a> (page 289) pour dessiner le raccordement souhaité.




dessiner une gaine à partir de n'importe quel point	Sélectionnez l'outil 1D de la palette d'outils des gaines située dans le groupe de palette d'outils HVAC.
---	---

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour plus d'informations, voir [Dessin d'une longueur de gaine](#) (page 322).

- 2 Dans la boîte de dialogue Ajout de gaines, assurez-vous que le type de connexion et la forme ont pour valeur Indéfini.
- 3 Spécifiez le type dans la zone Système.
- 4 Sélectionnez une élévation définie ou entrez une valeur dans la zone Elévation. Si vous recourez à la [poignée d'ajout](#) (page 289) située sur une pièce à vues multiples, la gaine déduit automatiquement l'élévation d'après celle de la pièce.
- 5 Désignez les points d'insertion de la longueur de gaine.


### Dessin d'une gaine 1D, vue de dessus



**REMARQUE** Les [outils d'accrochage AutoCAD MEP](#) et les lignes de repérage permettent d'aligner la géométrie de la gaine à d'autres objets tout en conservant la connexion entre les objets du système.

Si vous raccordez un composant, et notamment un composant dont l'élévation diffère de celle de la longueur de gaine, vous disposez de plusieurs options de routage. Utilisez deux fenêtres pour afficher un aperçu exact de chaque option de routage. Par exemple, le gabarit du dessin de modèle Aecb inclut un onglet de présentation où l'espace de travail est configuré pour deux fenêtres.

#### Utilisation de deux fenêtres pour prévisualiser les options de routage



**6** Cliquez sur Nouvelle longueur dans la boîte de dialogue Ajouter une gaine.


Faites appel aux [outils d'accrochage d'AutoCAD MEP](#) pour dessiner de nouvelles branches sur les segments de gaine. Vous pouvez



aussi utiliser les [poignées d'ajout](#) (page 289) sur les pièces à vues multiples, les gaines et les raccords de gaine pour créer de nouvelles conduites.

**7** Pour insérer des raccords de gaine 1D, utilisez l'outil Filaire de la palette d'outils Raccord et terminez le positionnement 1D du système.

**Vue de dessus d'un système 1D simple : un régulateur de débit d'air est raccordé à 4 diffuseurs d'air.**




**8** Pour vérifier les connexions du système, sélectionnez un de ses composants, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Objets raccordés ► Afficher la conduite raccordée. Si un composant du système n'est pas relié, les outils de taille de la gaine ne fonctionneront pas ou produiront des résultats inexacts. Pour déplacer les composants d'un système, utilisez les [poignées d'emplacement](#) (page 379) situées sur les gaines, les raccords de gaine et les pièces à vues multiples.


Vous pouvez également faire appel au [dimensionnement du système de gaines](#) (page 333) pour convertir les systèmes 1D en systèmes 2D dimensionnés.

## Calcul des tailles de gaines dans un système de gaine


**1** Sélectionnez un objet dans un système connecté.

### Exemple d'un système 1D



2 Cliquez sur l'onglet Gaine flexible ou Gaine ► le groupe de fonctions Calculs ► Calculer les tailles de gaine .

3 Dans l'outil de [dimensionnement du système de gaines](#) (page 305), spécifiez les gaines à évaluer :

Pour...	Action...
dimensionner tous les objets d'un système	Sélectionnez Calculer le système complet.
dimensionner certains objets choisis	Sélectionnez Calculer les objets sélectionnés, cliquez sur  et sélectionnez les objets désirés. Appuyez sur la touche <i>ENTREE</i> .

4 Spécifiez la forme des gaines dimensionnées :

Pour...	Action...
définir la même forme pour tous les composants	Sélectionnez Tout et définissez une forme.
définir des formes différentes pour la conduite principale et les branches	Sélectionnez Composant. Définissez une forme pour la conduite principale et une pour les branches. Notez qu'il doit y avoir un ventilateur au départ du système de manière à pouvoir utiliser la forme Hériter du ventilateur définie pour la conduite principale.

Pour...	Action...
appliquer la même forme et la même taille que la connexion du régulateur d'air aux branches	Sélectionnez Utiliser la forme et la taille des régulateurs d'air sur les branches. Notez que cette option désactive le menu de la forme des branches si vous définissez des formes différentes pour la conduite principale et les branches.

**REMARQUE** Si vous dimensionnez les gaines dont les formes sont définies, il est impossible de changer leur forme. Vous pouvez déterminer les tailles, mais vous ne pouvez pas remplacer les formes déjà associées aux gaines.

#### 5 Spécifiez les paramètres de conception pour appliquer ce calcul :


Pour...	Action...
utiliser d'autres paramètres que ceux spécifiés dans le style Définitions de systèmes HVAC.	Sélectionnez Remplacer les paramètres de conception issus des définitions de systèmes. Sélectionnez le paramètre (Vitesse ou Perte de charge) pour remplacer la valeur par une nouvelle. Ces valeurs sont exclusivement destinées à ce calcul. Les valeurs des définitions de systèmes restent identiques et sont utilisées dans tous les calculs suivants.
spécifier un diamètre maximal pour les gaines circulaires	Sélectionnez Cercle - Taille max. et entrez une valeur. Si une gaine doit être supérieure à ce diamètre pour satisfaire les conditions de flux, choisissez Rectangulaire ou Ovale pour le paramètre Pour les tailles supérieures, utiliser. La hauteur de la gaine rectangulaire ou ovale ne dépassera pas la taille circulaire maximale.
définir la hauteur maximale des gaines rectangulaires ou ovales	Sélectionnez Rectangle/Ovale - Hauteur max. et entrez une valeur.
spécifier les tailles de gaines à utiliser dans le catalogue de gaines	Sélectionnez Tout, Incrément ou Tailles identiques uniquement.

Pour...	Action...
appliquer les calculs de tailles de gaines à tous les objets du système dont la forme est déjà définie.	Sélectionnez Appliquer la taille aux composants dont la forme est définie.

6 Cliquez sur Démarrer.

7 Lorsque les calculs sont terminés, le système est redimensionné sur le dessin.

Illustration du système converti en système de gaines 2D dimensionné



En cas d'erreurs de calcul, cliquez sur Afficher le journal des événements pour examiner la description des erreurs.


**REMARQUE** Les segments de gaines ne sont pas divisés en plusieurs segments. Le calcul de la taille de la gaine s'applique à la totalité du segment de gaine. Considérons que vous souhaitez réduire la taille de la gaine aux points à partir desquels le système dessert deux diffuseurs d'air. Pour ajuster votre système, vous allez alors diviser une gaine en segments et recalculer les tailles. Pour plus d'informations, voir [Coupure ou fusion des segments de gaine](#) (page 391).

## Ajout manuel d'un raccord de gaine

AutoCAD MEP insère les raccords lorsque vous dessinez une longueur de gaine en fonction des raccords par défaut spécifiés dans les [préférences de](#)

[positionnement de la gaine](#), mais vous pouvez également ajouter un raccord à une longueur de gaine ou un segment existant. De même, il est possible d'insérer un raccord et de former un segment ou une conduite à partir de là ou encore de personnaliser le raccordement à un composant.

1 Dans l'[espace de travail HVAC](#), effectuez l'une des actions décrites ci-dessous :

- Cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► la liste déroulante Raccord de gaine ► Raccord de gaine .
- Ouvrez la palette d'outils des raccords, puis sélectionnez l'outil de raccord souhaité.

La boîte de dialogue Ajouter des raccords de gaine affiche le catalogue de composants actif à l'emplacement du dossier associé à l'outil sélectionné.

2 Dans l'onglet Composant, sélectionnez un sous-type de composant dans le dossier.

3 Cliquez sur Détails pour afficher les tailles disponibles.

4 Sélectionnez Afficher/Masquer les paramètres supplémentaires pour développer le contenu de la table de paramètres.

5 Cliquez sur l'onglet Filtre de composant, puis saisissez les critères souhaités sous Filtrer par cotes.

---

**CONSEIL** Les [catalogues de composants et les emplacements de contenu](#) (page 106) déterminent les composants qu'il est possible d'ajouter. Si le composant n'est pas disponible, vous pouvez créer un composant personnalisé à l'aide du [Générateur de contenu](#) (page 1083).

---

6 Dans le champ Nom de la taille du composant, sélectionnez un composant.

7 Sélectionnez une élévation définie ou saisissez une valeur dans le champ Elévation.

---

**REMARQUE** L'élévation s'applique lorsque vous connectez le raccord à un segment vertical ou de colonne montante. Si vous reliez le raccord à un segment horizontal, il est inutile de définir une élévation. Le programme place le raccord à la même élévation que le segment auquel il est rattaché.

---





- 8 Désignez un point d'insertion dans le dessin. Vous pouvez connecter le raccord à un segment ou l'insérer en tant qu'objet autonome.
- 9 Spécifiez un angle de rotation à l'aide de la boussole.
- 10 Appuyez sur la touche *ENTREE* pour mettre fin à la commande.

---

**REMARQUE** Il est utile d'appliquer des aubes directrices aux raccords de gaine afin de réduire la perte de pression. En mode Plan, les aubes directrices s'affichent sur les raccords sous forme d'annotations. Pour plus d'informations, voir [Ajout d'aubes directrices aux raccords](#) (page 348).

---

## Dessin d'une gaine flexible

- 1 Dans l'[espace de travail HVAC](#), effectuez l'une des actions décrites ci-dessous :
  - Cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► la liste déroulante Gaine ► Gaine flexible .
  - Ouvrez la palette d'outils pour les gaines et sélectionnez un outil de gaine flexible.
  - Appuyez sur la touche *Ctrl* et cliquez sur la [poignée d'ajout](#) d'une pièce à vues multiples ou sur le segment de gaine.
- 2 Dans la boîte de dialogue Ajouter une gaine flexible, cliquez sur le mode de segmentation  (Ligne),  (Arc) ou  (Spline).

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Voir Création de courbes splines.

---

- 3 Spécifiez un système et une élévation.
- 4 Si vous utilisez le mode de segmentation Ligne, spécifiez le décalage comme suit :

Pour spécifier...	Option
Décalage horizontal	Gauche, Droite ou Centre. Saisissez la distance séparant la conduite du mur ou de tout autre objet horizontal.
Décalage vertical	Haut, Centre ou Bas. Saisissez la distance séparant la conduite du plafond ou de tout autre objet vertical.

---

**5** Indiquez le type de connexion et le diamètre.

**6** Désignez le point de départ.

Si vous utilisez le mode de segmentation Spline, définissez le point tangent de départ ou appuyez sur la touche *ENTREE* pour ne pas en saisir.

**7** Continuez de spécifier les points pour ajouter d'autres segments à la conduite, le cas échéant.

Pour passer d'un mode de segmentation à un autre en cours de positionnement, entrez **l** (ligne), **a** (arc) ou **sp** (spline).

Les segments en forme d'arc ou de ligne sont joints pour ne former qu'un seul segment dans la conduite. Les segments de type spline restent des segments indépendants dans la conduite.

Pour changer de plan pendant le positionnement, entrez **p** (plan) pour passer de l'axe X, à l'axe Y et à l'axe Z.

**8** Appuyez sur la touche *ENTREE* pour mettre fin à la commande.

Si vous tracez un segment de type spline, définissez un point tangent d'arrivée ou appuyez sur la touche *ENTREE* pour ne pas en saisir. La gaine flexible s'affiche.

Si vous tracez un segment de type ligne ou arc, appuyez sur la touche *ENTREE* ou cliquez sur Fermer. La gaine flexible s'affiche.

---

**REMARQUE** Pour dessiner plusieurs gaines flexibles, cliquez sur Nouvelle longueur pour terminer la conduite actuelle et en commencer une autre sans désactiver la commande.

---

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour configurer les propriétés d'affichage d'une gaine flexible, voir [Longueurs de gaine flexibles](#) (page 285).

---

## Ajout d'une longueur de gaine parallèle

**1** Ajoutez la gaine et commencez à positionner la longueur de gaine, comme indiqué dans la section [Dessin d'une longueur de gaine](#) (page 322).

**2** Dans la boîte de dialogue Ajout de gaines, définissez le décalage :

Pour...	Action
décaler la nouvelle conduite horizontalement	Spécifiez la distance horizontale en entrant une valeur dans le champ Décalage. Pour

Pour...	Action
(direction X ou Y) par rapport à la conduite existante, les deux étant à la même élévation	décaler la nouvelle conduite dans une direction positive X ou Y par rapport à la conduite existante, entrez une valeur positive. Pour la décaler dans une direction négative X ou Y, entrez une valeur négative.
décaler la nouvelle conduite verticalement par rapport à la conduite existante, les deux conduites ayant des dimensions X ou Y identiques, mais se trouvant à des élévations différentes	Spécifiez la distance verticale en entrant une valeur dans le champ Décalage. Pour décaler la nouvelle conduite dans une direction positive Z par rapport à la conduite existante, entrez une valeur positive. Pour la décaler dans une direction négative Z, entrez une valeur négative.

- 3 Dans le dessin, sélectionnez un point sur la longueur de gaine existante.  
Servez-vous des [outils d'accrochage d'AutoCAD MEP](#) pour sélectionner les connexions de gaine ou le mode d'accrochage aux objets pour sélectionner des points de la géométrie de la gaine.
- 4 Continuez de sélectionner des points le long de la longueur de gaine.

---

**REMARQUE** Dessiner une longueur de gaine parallèle en mode d'affichage 1D est encore plus simple. Cette méthode limite le nombre potentiel de points à choisir et permet de sélectionner précisément les points de réduction. Pour afficher un système de gaines au format 1D, changez la configuration d'affichage actuelle. La configuration d'affichage Gaine - Représentation d'affichage 1D livrée avec le gabarit de dessin du modèle Aecb est configurée pour présenter les segments de gaine et les raccords sous forme d'une ligne.

---

## Décalage de la gaine par rapport à la géométrie existante

Vous êtes ainsi en mesure de dessiner une longueur de gaine à une distance donnée d'une géométrie existante, un mur, par exemple, dans un dessin de référence. La géométrie se compose de lignes ou de blocs AutoCAD, d'objets de construction AutoCAD Architecture ou d'objets AutoCAD MEP ; elle peut



figurer dans un dessin de référence. Pour sélectionner des points de la géométrie, vous pouvez utiliser les [accrochages AutoCAD MEP](#).

1 Ajoutez la gaine et commencez à positionner la longueur de gaine, comme indiqué dans la section [Dessin d'une longueur de gaine](#) (page 322).

2 Dans la boîte de dialogue Ajout de gaines, définissez le décalage :

Pour...	Action
décaler la nouvelle conduite horizontalement (direction X ou Y) par rapport à la géométrie, la géométrie et la longueur de gaine étant à la même élévation	Spécifiez la distance horizontale en entrant une valeur dans le champ Décalage. Pour décaler la nouvelle conduite dans une direction positive X ou Y par rapport à la géométrie, entrez une valeur positive. Pour la décaler dans une direction négative X ou Y, entrez une valeur négative.
décaler la nouvelle conduite verticalement par rapport à la géométrie, les deux longueurs ayant des dimensions X ou Y identiques, mais se trouvant à des élévations différentes	Pour la distance verticale, entrez une valeur dans le champ Décalage. Pour décaler la nouvelle conduite dans une direction positive Z par rapport à la géométrie, entrez une valeur positive. Pour la décaler dans une direction négative Z, entrez une valeur négative.

3 Dans le dessin, sélectionnez un point de la géométrie, à l'aide des [accrochages AutoCAD MEP](#) ou d'objets.

4 Continuez de sélectionner des points le long de la géométrie.

## Dessin d'une gaine inclinée

1 Ajoutez la gaine et positionnez la longueur de gaine, comme indiqué dans la section [Dessin d'une longueur de gaine](#) (page 322).

2 Spécifiez le point de la présentation à partir duquel vous souhaitez tracer une longueur de gaine avec une pente verticale.

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour plus d'informations sur la spécification de la pente, voir [Configuration d'une gaine inclinée](#) (page 308).


---

3 Dans la boîte de dialogue Ajout de gaines, sous Méthode de positionnement, sélectionnez Ordonnée/Abcisse.

- 4 Spécifiez le point d'arrivée du segment incliné.
- 5 Pour désactiver le positionnement incliné et utiliser des conduites horizontales, sélectionnez Routage sous Méthode de positionnement.
- 6 Continuez de spécifier des points afin de former la géométrie de la longueur de gaine.  
Si vous ajoutez un segment vertical à l'extrémité d'un segment incliné, vous êtes invité à [choisir un composant](#) (page 496). Si aucun raccord ne présente l'angle qui convient, acceptez la création d'un réducteur personnalisé.

## Utilisation du verrouillage de l'élévation

Par défaut, le verrouillage de l'élévation est désactivé à chaque ajout de gaine.

- 1 Ajoutez la gaine et positionnez la longueur de gaine, comme indiqué dans la section [Dessin d'une longueur de gaine](#) (page 322).
- 2 Dans la boîte de dialogue Ajout de gaines, à côté de la valeur de l'élévation, cliquez sur le bouton de déverrouillage  .
- 3 Spécifiez d'autres points pour la longueur de gaine.

---

**CONSEIL** Pour raccorder une gaine horizontale à une gaine verticale, déplacez le curseur au-dessus du segment vertical de manière à afficher une connexion de courbe de gaine et cliquez dessus. Si vous éprouvez des difficultés à réaliser la connexion, essayez de changer de vue (choisissez par exemple la vue isométrique ou une vue de profil) lors de la connexion de la longueur de gaine horizontale au segment vertical.

---

- 4 Pour désactiver le verrouillage de l'élévation, cliquez sur le bouton  .

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour plus d'informations, voir [Verrouillage de l'élévation de gaine](#) (page 302).

---

## Connexion des gaines via les dessins de référence

Cette procédure permet de raccorder des systèmes de gaines situés dans un dessin actif à des systèmes de gaines situés dans des dessins de référence.

---

**REMARQUE** Pour plus d'informations, voir [Systèmes de gaines à plusieurs étages dans les dessins référencés](#) (page 287).

---

**1** Assurez-vous que la Xréf comportant le système de gaines est chargée dans le dessin et que le dessin de référence lui-même n'est pas ouvert.

**2** Tracez une longueur de gaine pour raccorder le système de gaines dans le dessin de référence.

**3** [A l'aide de l'icône de verrouillage de l'élévation](#) (page 342) qui se trouve dans la boîte de dialogue Ajout de gaines, reliez la longueur de gaine à l'objet de référence à la même élévation.

Si vous ne verrouillez pas l'élévation, la longueur de gaine risque d'être fixée à la connexion de fin de gaine de l'objet de référence.

---

**CONSEIL** Utilisez deux fenêtres pour afficher l'aperçu exact du routage et du point de connexion avec la gaine de référence.

---

**4** Cliquez sur Oui lorsque vous êtes invité à le faire par la boîte de dialogue Enregistrer dans Xréf.

---

**REMARQUE** Les modifications apportées à la gaine sont enregistrées de manière définitive dans le dessin de référence.

---

## Ajout d'un piquage à une gaine

**1** Dans l'[espace de travail HVAC](#) ouvrez la palette d'outils Raccord et sélectionnez l'outil Piquage.

La boîte de dialogue Ajouter des raccords de gaine affiche le catalogue de composants actif à l'emplacement du dossier associé à l'outil sélectionné.

**2** Sélectionnez le raccord de type piquage à ajouter.

**3** Dans le champ Nom de la taille du composant, sélectionnez une taille.

**4** Dans le dessin, spécifiez un emplacement sur la longueur du segment de gaine pour insérer le piquage.

**5** Pour ajouter un piquage excentré, passez à l'étape 10.

## 6 Spécifiez les préférences de placement :

Pour...	Action...
activer/désactiver la boussole lorsque vous placez le piquage	Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone de dessin et cliquez sur Boussole.
changer l'emplacement du piquage le long du segment de la gaine	Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone de dessin et cliquez sur Glisser. faire glisser le raccord le long du segment de la gaine et sélectionnez un nouvel emplacement.

## 7 Spécifiez l'angle de rotation :

Pour définir...	Action...
l'angle de rotation sur l'axe Y	Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez RotationY. Faites glisser le piquage autour de l'axe Y et sélectionnez un emplacement. Vous pouvez également entrer un nombre pour spécifier la valeur de l'angle.
l'angle de rotation sur l'axe Z	Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez RotationZ. Faites glisser le piquage autour de l'axe Z et sélectionnez un emplacement. Vous pouvez également entrer un nombre pour spécifier la valeur de l'angle.
l'axe de rotation sur la ligne de commande	Entrez Y pour RotationY ou Z pour RotationZ.

**8** Appuyez sur la touche *ENTREE* pour mettre fin à la commande.

**9** Pour ajouter un piquage excentré après avoir désigné l'emplacement sur la gaine, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone de dessin, puis choisissez Excentrage. L'onglet Excentrage s'affiche dans la boîte de dialogue Ajout de raccords de gaine et Activer le placement par excentrage.

## 10 Spécifiez la position de l'excentrage :

Pour définir...	Action...
Taille du segment de gaine auquel vous attachez le piquage	Dans la boîte de dialogue, cliquez sur la cellule Côté et sélectionnez un emplacement autour du segment de gaine : au centre, en haut, en bas, à gauche ou à droite.  <b>REMARQUE</b> Les côtés gauche et droit du segment de gaine sont déterminés en fonction de la direction du segment qui a été dessiné.
<a href="#">Justification</a> (page 173) du piquage	Dans la boîte, cliquez sur la cellule Justification, puis sélectionnez la gauche, le centre, la droite ou le bas en fonction du côté spécifié.
Distance d'excentrage	Dans la boîte, cliquez sur la cellule Décalage, puis sélectionnez une valeur.  <b>REMARQUE</b> Le décalage est mesuré par rapport à la justification (gauche, droit, centre, haut ou bas) du segment de gaine.
Position du piquage par glissement autour du segment de gaine	Dans le dessin, spécifiez un côté et une justification, faites glisser le piquage autour du segment et sélectionnez une position.
Angle de rotation	Dans le dessin, faites glisser le raccord autour de l'axe X et sélectionnez un emplacement. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone de dessin et choisissez RotationY ou RotationZ pour changer l'axe de

Pour définir...	Action...
	rotation. Vous pouvez également saisir un angle spécifique.

**11** Spécifiez l'angle de rotation autour du segment de gaine :

Pour définir...	Action...
Angle de rotation sur l'axe X	Cliquez sur la cellule X sous Rotation autour de l'axe, faites glisser le piquage autour du segment et sélectionnez une position. Vous pouvez également entrer un nombre pour spécifier la valeur de l'angle.
Angle de rotation sur l'axe Y	Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone de dessin et choisissez RotationY. Faites glisser le piquage autour du segment et sélectionnez une position. Il est possible également de définir l'angle sur l'axe Y en entrant un nombre dans Rotation autour de l'axe dans la boîte de dialogue Ajout de raccords de gaine, onglet Excentrage.
Angle de rotation sur l'axe Z	Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone de dessin et choisissez RotationZ. Faites glisser le piquage autour du segment et sélectionnez une position. Il est possible également de définir l'angle sur l'axe Z en entrant un nombre dans Rotation autour de l'axe dans la boîte de dialogue Ajout de raccords de gaine, onglet Excentrage.

**12** Appuyez sur la touche *ENTREE* pour mettre fin à la commande.

**CONSEIL** Vous pouvez faire pivoter le piquage qui vient d'être ajouté à l'aide des [poignées de rotation](#).

## Conversion d'une ligne en une gaine

- 1 Définissez la trajectoire du segment avec la commande d'AutoCAD.  
Pour plus d'informations, voir LIGNE.
- 2 Sur la ligne de commande, entrez **ductconvert**.
- 3 Sélectionnez la ligne à convertir, puis appuyez sur la touche *ENTREE*.
- 4 Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur la touche *ENTREE* ou entrez **n** (Non) pour quitter la géométrie de positionnement du dessin.
  - Tapez **y** pour supprimer la géométrie de positionnement du dessin.
- 5 Pour modifier différentes propriétés de gaine, voir [Modification de la gaine](#) (page 388).


## Conversion d'une polyligne, d'une ligne, d'un arc ou d'une spline en gaine flexible


- 1 Définissez la courbe de la trajectoire de positionnement par la commande Raccord ou la commande Spline d'AutoCAD.
- 2 Sélectionnez la polyligne, la ligne, l'arc ou la spline à convertir ; cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Convertir en ► Gaine flexible.
- 3 Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur la touche *ENTREE* ou entrez **n** (Non) pour quitter la géométrie de positionnement du dessin.
  - Tapez **o** (Oui) pour supprimer la géométrie de positionnement du dessin.
- 4 Pour modifier différentes propriétés de gaine flexible, voir [Modification du positionnement d'une gaine flexible en spline](#) (page 395).


## Ajout d'aubes directrices aux raccords

Les aubes sont considérées comme des annotations, mais pas comme des objets. Il est possible d'ajouter des aubes directrices à tous les raccords ou seulement à certains d'entre eux.

**Vue de dessus d'un coude en onglet avec aubes directrices**



- 1 Activez les aubes dans les préférences de positionnement de gaine, comme expliqué dans la section [Configuration de l'affichage des aubes directrices et des brides](#).
- 2 Sélectionnez un raccord auquel ajouter des aubes.
- 3 Cliquez sur l'onglet Raccord de gaine ► le groupe de fonctions Aubes de gaine ► Ajouter des aubes .
- 4 Les paramètres des aubes s'affichent dans la ligne de commande. Pour les modifier, entrez **p** (paramètres) et spécifiez de nouveaux paramètres dans le tableau suivant :




Paramètre	Description
rayon	rayon de cintrage des aubes




Paramètre	Description
angle de l'arc	détermine la taille de l'arc de l'aube par rapport au chemin circulaire définissant l'aube ; par exemple, la valeur 45 degrés correspond à 1/8 du chemin circulaire.
nombre d'aubes	désigne le nombre total d'aubes à ajouter à chaque raccord ; les aubes sont espacées régulièrement le long de la trajectoire des aubes.
copie miroir des aubes actuelles	pour les tés, crée une copie miroir du premier jeu d'aubes autour de la ligne spécifiée
conserver la trajectoire des aubes	affiche la trajectoire des aubes sur le raccord ; choisissez Non pour ne pas l'afficher

- 5 Lorsque vous êtes invité à sélectionner un point de départ, spécifiez le coin intérieur du raccord.
- 6 Signalez le coin extérieur du raccord comme point d'arrivée de la trajectoire des aubes.  
Les aubes sont incluses dans tout raccord de forme et de sous-type identiques.
- 7 Si vous copiez des aubes en miroir, précisez les points de départ et d'arrivée de la ligne de symétrie.

Un deuxième jeu d'aubes est ajouté au té.



---

**CONSEIL** Pour appliquer ou supprimer des aubes directrices à des raccords, sélectionnez un raccord, puis cliquez sur l'onglet Raccord de Gaine ➤ le groupe de fonctions Modifier ➤ Propriétés du raccord de gaine  .. Dans la boîte de dialogue Propriétés du raccord de gaine, cliquez sur l'onglet Aubes et cochez ou désélectionnez la case Activer les aubes.

---

## Création d'un raccord de gaine personnalisé

Vous pouvez créer un raccord de gaine personnalisé lorsque celui que vous recherchez n'est pas disponible dans le catalogue des composants ou que vous êtes face à une conception unique. Les raccords personnalisés sont créés en convertissant les lignes, les arcs et les polygones AutoCAD en objets AutoCAD MEP dotés de connexions. Les propriétés de composants telles que la taille, la forme ou la définition du système, sont héritées des composants de connexion afin de conserver l'intégrité du système. Les raccords personnalisés sont des objets basés sur le style accessibles par le biais du Présentation du Gestionnaire des styles. Tout raccord personnalisé que vous créez représente un style particulier.

---

**REMARQUE** Les raccords de gaine personnalisés ne peuvent pas être intégrés à un catalogue de composants. Si vous créez un raccord de gaine personnalisé que vous souhaitez utiliser plusieurs fois, les fonctionnalités copie et coller vous permettent de partager les raccords personnalisés entre plusieurs dessins.


---

### Pour créer un raccord de gaine personnalisé


- 1 Dessinez les traits d'axe avec des lignes, des polygones ou des arcs.

Généralement, le trait d'axe permet de relier le réseau de gaines et est constitué d'une combinaison de lignes, d'arcs ou de polygones AutoCAD. Reportez-vous à l'illustration suivante.


#### Définition d'un trait d'axe de polyligne de raccord personnalisé



Dessinez les segments de trait d'axe de la polyligne du raccord personnalisé.



Sélectionnez tous les segments de trait d'axe de la polyligne du raccord personnalisé.




Raccord personnalisé obtenu

---

**REMARQUE** Si vous tracez des dessins au trait depuis les extrémités d'une gaine existante, la forme et la taille de la gaine sont déterminées (héritées) par le segment situé à l'extrémité du raccord que vous créez.

---

- 2 Cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► la liste déroulante Raccord de gaine ► Raccord de gaine personnalisé .
- 3 Sélectionnez les polygones, les lignes ou les arcs qui représentent le trait d'axe du raccord personnalisé et appuyez sur la touche *ENTREE*.
- 4 Dans la boîte de dialogue Création d'un raccord de gaine personnalisé, entrez un nom, puis choisissez un système.
- 5 Définissez la forme, la taille du composant ainsi que l'extrémité de chaque segment et cochez, le cas échéant, la case Extrémité en onglet.

Utilisez le visualiseur d'objets pour afficher le segment dont vous spécifiez les propriétés. Au fur et à mesure que vous progressez

dans la boîte de dialogue Création d'un raccord de gaine personnalisé, le visualiseur d'objets met en surbrillance le segment actif.

**6** Si les propriétés affectées au segment actif sont valables pour tous les segments, cochez Appliquer à tous les segments.

**7** Si les propriétés du segment suivant diffèrent de celles du segment précédent, cliquez sur Suivant.

Le bouton Suivant n'est pas disponible si avez coché la case Appliquer à tous les segments.

**8** Cliquez sur Terminer et entrez o (Oui) pour effacer la géométrie du trait d'axe d'origine ou n (No) pour conserver la géométrie initiale dans le dessin.

**9** Appuyez sur la touche *ENTREE*.

---

**REMARQUE** Si des propriétés relatives à la forme ou à la taille des segments sont incomplètes, le raccord personnalisé ne sera pas créé et le message d'erreur "Manque d'informations sur la taille ou la forme" s'affichera.

---

## Utilisation de la boîte de dialogue Taille de composant introuvable

Lorsque vous ajoutez ou modifiez un composant (par exemple, une gaine ou un tube IRO), la taille spécifiée risque de ne pas satisfaire les critères définis dans les catalogues de composants. Dans de tels cas, la boîte de dialogue Taille de composant introuvable s'affiche. Cette boîte de dialogue permet de sélectionner une autre définition de taille pour le composant.

La partie supérieure de la boîte de dialogue rappelle les critères de taille incompatibles avec le composant défini. Vous pouvez, par exemple, avoir défini une hauteur pour un piquage. Si les valeurs que vous avez indiquées dans le filtre du composant ne correspondent à aucun composant du catalogue, vous pouvez créer une taille personnalisée.

---

Pour...	Action...
utiliser un composant à partir du catalogue	Sélectionnez une taille de composant dans la liste et cliquez sur Utiliser la taille de composant sélectionnée dans le catalogue.

---

Pour...	Action...
créer un composant et conserver les valeurs définies	Cliquez sur Créer une taille de composant personnalisée.
rétablir la cote d'origine du composant	Cliquez sur Annuler la modification.

## Ajout d'une étiquette ou d'un indicateur de direction du flux à une gaine

1 Dans l'[espace de travail HVAC](#), effectuez l'une des actions décrites ci-dessous :


- Cliquez sur l'onglet Annoter ► le groupe de fonctions Etiquette ► Etiquette MEP <sup>-LC-</sup>.
- Ouvrez la palette d'outils Annotation et sélectionnez un outil d'étiquette.

2 Dans la palette des propriétés, sous Général, pour Style, spécifiez une sélection.


3 Sous Méthode de positionnement, spécifiez la configuration des étiquettes ou des indicateurs de direction du flux à insérer au niveau de chaque segment de gaine que vous sélectionnez comme suit :

Pour...	Action
spécifier le nombre total d'étiquettes ou d'indicateurs de direction du flux à afficher sur chaque segment de gaine	Sélectionnez Par quantité, puis entrez la valeur souhaitée dans Nombre d'étiquettes. Remarquez que le nombre d'étiquettes ou d'indicateurs de direction du flux est automatiquement ajouté à chaque segment droit.
insérer une étiquette ou un indicateur de direction du flux à égal intervalle sur chaque segment de gaine	Sélectionnez Par distance, puis entrez la valeur souhaitée dans Distance entre. Notez que si un segment de gaine est inférieur à la distance indiquée, aucune étiquette ou indicateur de direction du flux ne sera inséré sur ce segment.

Indicateur de direction du flux à intervalle régulier, un par segment



Indicateur de direction du flux répété à intervalle uniforme



- 4 Dans le dessin, sélectionnez les objets à étiqueter, puis appuyez sur la touche *ENTREE*.
- 5 Si vous avez choisi la méthode Un par un, indiquez l'emplacement de la gaine où positionner l'étiquette.  
Par défaut, l'étiquette est placée sur le segment de gaine. Appuyez sur la touche *CTRL* avant de spécifier l'emplacement d'étiquette afin d'écarter l'étiquette de la gaine.

---


**RUBRIQUES CONNEXES** Les styles d'étiquettes peuvent être configurés de manière à afficher des propriétés telles que le diamètre ou le type de système. Pour plus d'informations, voir [Propriétés de style d'étiquette](#) (page 926). Pour plus d'informations sur les annotations avancées comme les étiquettes, les nomenclatures, les vues en coupe et les détails, voir [Création de documents de construction](#) (page 913).

---

## Ajout d'un motif de hachures visant à identifier un système de gaine

Cette procédure permet d'ajouter des motifs de hachures à des systèmes de gaines de manière à distinguer facilement les systèmes sur des dessins complexes. Par exemple, vous pouvez appliquer des hachures différentes pour des systèmes de gaine de retour et des systèmes de gaine de soufflage.

- 1 Dans le dessin contenant les systèmes de gaines, cliquez sur l'onglet **Gérer** ► le groupe de fonctions **Style et affichage** ► la liste

déroulante Gestionnaire des styles ► Définitions de systèmes HVAC .

- 2 Sélectionnez un système de gaines.
- 3 Dans le volet droit, cliquez sur l'onglet Propriétés d'affichage.
- 4 Cliquez deux fois sur Plan sous Représentations d'affichage.
- 5 Dans la boîte de dialogue Propriétés d'affichage, sélectionnez l'onglet Calque/Couleur/Type de ligne.
- 6 Sélectionnez le composant d'affichage Hachures et définissez-le de sorte qu'il soit visible.
- 7 Cliquez sur l'onglet Hachures et choisissez un motif de hachures.
- 8 Cliquez sur OK à trois reprises.

## Utilisation des espaces pour l'analyse de charge

Les espaces représentent des entités modélisant l'espace intérieur des pièces et sont regroupés en zones. Une zone désigne une zone de construction réelle avec des besoins en termes de chauffage et de refroidissement qui lui sont propres. Vous pouvez vous servir des espaces et des zones pour calculer les charges de chauffage et de refroidissement d'un plan du bâtiment.

Une fois les espaces et les zones créés, vous pouvez leur affecter les données d'ingénierie nécessaires au calcul de charges et de débits d'air. Exportez les informations d'ingénierie et de construction utilisées avec les outils d'analyse externe au format gbXML. Après analyse du fichier, il convient d'importer les résultats dans votre dessin. Vous êtes alors en mesure d'étudier les charges et les flux d'air définis pour chaque espace et zone et de concevoir en conséquence les systèmes de gaines.

## Spécification des styles d'espaces

Vous pouvez spécifier des styles d'espaces pour les différents types de pièces du plan du bâtiment. Si, par exemple, vous concevez un système de chauffage, ventilation et climatisation pour une usine, vous pouvez créer des styles d'espaces pour les bureaux, les zones de production et les entrepôts.

Concernant les calculs de charges, la définition d'une classification pour le style d'espace est essentielle. Cette action définit automatiquement la densité d'occupation et les conditions relatives au débit d'air. Ces valeurs sont incluses dans le programme et sont basées sur la norme mécanique ou le code qui

convient. Pour plus d'informations, voir [Affichage des définitions de classification des densités d'occupation et des débits d'air](#) (page 358).


Si plusieurs pièces ont la même densité d'éclairage et d'équipement, il est pratique d'ajouter des jeux de propriétés au style de manière à pouvoir préciser les charges d'éclairage et d'équipement par aire. Cela vous évite d'entrer manuellement les charges pour chaque espace. Si vous devez modifier la charge d'éclairage ou la charge d'équipement d'un espace donné, rectifiez ces valeurs à l'aide de la palette des propriétés.

Vous pouvez également spécifier les propriétés d'affichage de l'espace (la visibilité, le calque, la couleur et le type de ligne) ainsi qu'un motif de hachures visant à améliorer la visibilité des espaces dans le plan d'étage.


## Configuration des styles d'espaces

La configuration des styles d'espaces comporte les étapes suivantes.

### Pour créer un style d'espace

- 1 Ouvrez le dessin dans lequel vous voulez insérer des espaces.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer** ► groupe de fonctions **Style et affichage** ► **Gestionnaire des styles** .
- 3 Dans le gestionnaire des styles, développez le dessin en cours.
- 4 Développez **Objets architecturaux** ► **Styles d'espaces**.
- 5 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Styles d'espaces** et choisissez **Nouveau**.
- 6 Renommez le nouveau style et assurez-vous qu'il est sélectionné.

### Pour spécifier une charge d'éclairage et une charge d'équipement par aire

- 7 Dans le volet droit, cliquez sur l'onglet **Général**.
- 8 En bas du volet, cliquez sur **Jeux de propriétés**.
- 9 Dans la boîte de dialogue **Modifier les données du jeu de propriétés**, cliquez sur  (Ajouter des jeux de propriétés).
- 10 Dans la boîte de dialogue **Ajouter des jeux de propriétés**, sélectionnez **SpaceEngineeringStyles**.




---

**REMARQUE** Le jeu de propriétés est seulement disponible pour les dessins créés à l'aide des gabarits livrés avec Autodesk Building Systems 2007 ou AutoCAD MEP 2011. Si ce jeu de propriétés n'est pas disponible, vous pouvez le copier-coller depuis le gabarit de dessin du modèle Aecb à l'aide du gestionnaire des styles. Dans le gestionnaire des styles, il figure sous Objets de documentation ► Définitions de jeu de propriétés.

---

- 11** Dans la boîte de dialogue Modifier les données du jeu de propriétés, entrez les charges d'éclairage et d'équipement de l'aire. Il est possible également de spécifier un remplacement du type d'espace gbXML si vous souhaitez restreindre ce style à un type d'espace spécifique. Si vous utilisez ce paramètre, il remplace toute classification définie pour le style d'espace comme indiqué dans les étapes suivantes.

#### Pour spécifier une classification

- 12** Cliquez sur l'onglet Classifications.
- 13** Pour Occupation de l'espace, cliquez sur  .
- 14** Dans la boîte de dialogue Sélectionner la classification, développez les répertoires sous la norme désirée et sélectionnez un type d'espace.
- 15** Procédez selon les étapes précédentes pour créer des styles d'espaces supplémentaires.
- 16** Pour modifier l'affichage des espaces selon le style sélectionné, cliquez sur l'onglet Propriétés d'affichage et corrigez les paramètres comme vous le souhaitez.

---


**REMARQUE** Il est nécessaire d'affecter une classification pour utiliser la fonction d'exportation gbXML. Vous affectez une classification au style d'espace ou à un remplacement de classification dans le jeu de propriétés de style d'espace. Il est possible également de spécifier une classification dans l'onglet Données étendues de la palette des propriétés.


---

**REMARQUE** Pour obtenir des informations plus complètes sur les styles d'espaces, voir Styles d'espaces dans l'aide d'AutoCAD Architecture.

---

## Affichage des définitions de classification des densités d'occupation et des débits d'air

- 1 Cliquez sur l'onglet Gérer ► groupe de fonctions Style et affichage ► Gestionnaire des styles .
- 2 Dans le gestionnaire des styles, développez Objets multifonctions ► Définitions de classification.
- 3 Cliquez sur Occupation de l'espace.
- 4 Dans le volet droit, cliquez sur l'onglet Classifications.
- 5 Développez les classifications sous Occupation de l'espace et sélectionnez le type d'espace à visualiser.
- 6 A droite du gestionnaire des styles, cliquez sur Jeux de propriétés. La boîte de dialogue Modifier les données du jeu de propriétés présente les valeurs de la classification.



## Configuration des styles de zones

Vous pouvez créer des styles de zones pour définir les règles d'affichage et de conception applicables aux zones. Les styles de zones se trouvent dans le gestionnaire des styles sous Objets de documentation. Pour plus d'informations, voir Styles de zones dans l'aide en ligne d'AutoCAD Architecture.

## Ajout d'espaces à un plan d'étage

Vous pouvez insérer des espaces dans un dessin à l'aide des objets figurant dans un dessin de plan d'étage référencé (Xréf) en tant qu'objets de contour. A l'aide de l'outil d'espace, vous générez un espace à partir d'une pièce liée à des objets AEC tels que les murs et le sol ou à des objets AutoCAD tels que des lignes ou des blocs. L'outil d'espace se trouve dans la palette d'analyse dans le groupe de palette d'outils HVAC.

Lorsque vous ajoutez des espaces, veillez à spécifier des [styles d'espaces](#) appropriés. Après avoir créé les espaces d'un plan d'étage, vous leur attribuez des données d'ingénierie par le biais de jeux de propriétés. Vous pouvez aussi définir des types de surfaces (comme les murs extérieurs) grâce au gestionnaire des espaces et des zones.

---

**REMARQUE** Pour obtenir des informations plus complètes sur la création, la modification et la mise à jour des espaces, voir Espaces dans l'aide d'AutoCAD Architecture.

---

## Recommandations pour les plans d'étage

L'outil d'espace est prévu pour fonctionner avec la quasi-totalité des dessins de plans d'étage. Lors de la génération d'espaces, vous pouvez utiliser le type d'espace 3D extrudé pour la plupart des applications. Le périmètre de l'espace est déterminé par la géométrie du sol ; l'espace est extrudé verticalement à une hauteur spécifiée. Que le plan d'étage se compose d'objets 3D AEC, de lignes 3D AutoCAD ou de lignes 2D AutoCAD, il est possible de générer des espaces 3D extrudés selon le contour de sol. Notez cependant que les espaces générés à partir de plans d'étage dessinés au trait nécessiteront des corrections. Si, par exemple, un plan d'étage de dessin au trait signale des ouvertures de portes dans une pièce, l'espace généré à partir du contour de sol risque d'exclure l'aire figurant dans le dessin au trait de l'ouverture de la porte.

Si le périmètre d'une pièce n'est pas identique à des hauteurs différentes (c'est le cas lorsqu'un mur ou le plafond est incliné), vous pouvez générer des espaces

à forme libre 3D qui se conforment automatiquement à ce volume irrégulier. Cependant, vous ne pouvez créer d'espaces à forme libre 3D que si le plan d'étage est développé en 3D à partir d'objets AEC ou AutoCAD.

Lorsque vous générez des espaces, ils sont définis comme des espaces associatifs par défaut. En d'autres termes, ils sont automatiquement liés à leurs objets de contour. Si vous modifiez les objets de contour, il est possible de mettre à jour l'espace manuellement en une seule opération de sorte qu'il s'ajuste à la nouvelle forme de la pièce. Cependant, les espaces définis comme des espaces associatifs ne sont pas modifiables. Lorsque vous utilisez des plans d'étage référencés, il est recommandé de configurer les espaces selon le type de plan d'étage que vous utilisez :

- Plan d'étage d'AutoCAD Architecture : si le plan d'étage se compose d'objets AEC, vous pouvez générer un espace qui non seulement correspond à la géométrie du plan d'étage, mais détecte les ouvertures telles que les fenêtres et les portes. Il est recommandé de conserver le caractère associatif de l'espace si vous avez accès immédiatement aux plans d'étage mis à jour. De cette manière, vous serez en mesure de mettre à jour l'espace et de le faire correspondre au plan d'étage le plus récent. Cependant, si vous voulez rectifier les ouvertures ou les surfaces des espaces, vous devez définir les espaces comme étant non associatifs. Ce faisant, les ouvertures sont conservées, mais l'espace et ses objets de contour ne sont plus interactifs.
- Dessins au trait et blocs 2D ou 3D AutoCAD : vous pouvez générer des espaces pour les dessins au trait 2D et 3D. Pour un dessin au trait 2D, vous générez des espaces 3D extrudés. Pour un dessin au trait 3D, vous générez des espaces 3D extrudés ou des espaces à forme libre 3D. Pour ces deux types, il est recommandé de générer les espaces, de les définir comme non associatifs et d'ajouter manuellement des ouvertures en spécifiant les types de surfaces. Vous pouvez modifier manuellement la géométrie de l'espace pour prendre en compte tout changement du plan d'étage.

Pour analyser les charges, vous devez utiliser des espaces 3D extrudés ou des espaces à forme libre 3D. N'utilisez pas les espaces 2D. Cela permet de garantir que les volumes de la pièce sont convenablement modélisés.

---

**CONSEIL** Si les espaces et leurs objets de contour figurent dans le même dessin, vous pouvez configurer le logiciel pour qu'il mette automatiquement à jour les espaces en cas de modification des objets de contour. Pour plus d'informations, voir Activation et désactivation des mises à jour automatiques.

---

## Modélisation des ouvertures dans les espaces

Les espaces peuvent être configurés de manière à inclure des ouvertures telles que les portes et les fenêtres. Si vous créez des espaces à l'aide d'objets AEC dans un dessin AutoCAD Architecture, les espaces détectent automatiquement les ouvertures.

Les espaces générés sont associatifs par défaut. Ils repèrent automatiquement les ouvertures et ne peuvent être modifiés manuellement sauf si vous les avez configurés comme étant non associatifs via la palette des propriétés. Si vous produisez des espaces 3D extrudés à partir d'un dessin au trait d'un plan d'étage bi-dimensionnel, il est indispensable de définir les espaces comme étant des espaces non associatifs pour être en mesure d'ajouter des ouvertures.

Les espaces créés manuellement ne sont pas associatifs par défaut ; leurs surfaces et leurs ouvertures sont donc modifiables. Pour plus d'informations à ce sujet, voir Conséquences de la modification de la géométrie de l'espace sur les ouvertures de surface dans l'aide en ligne d'AutoCAD Architecture.




Si vous convertissez un espace associatif en espace non associatif ou vice-versa, les ouvertures existantes sont conservées dans la plupart des cas. Lorsque vous modifiez un espace 3D à forme libre en un espace 3D extrudé, les ouvertures qui ne coupent pas le profil de base de l'espace extrudé sont perdues.

## Modélisation des types de surfaces dans les espaces

Les surfaces des espaces peuvent être configurées selon leur type de surface. Ainsi, un mur peut être intérieur ou extérieur tandis qu'un sol peut être intérieur, une dalle ou un sous-sol. Il est inutile de préciser le type de surface pour utiliser l'outil d'exportation gbXML. L'outil déduit automatiquement le type de surface dont il s'agit à la création du fichier gbXML. Par exemple, les surfaces sans espace adjacent sont considérées comme étant extérieures alors que les surfaces de mur situées sous le niveau du sol ( $z = 0$ ) sont considérées comme étant en sous-sol. Vous pouvez spécifier des types de surfaces dans le [gestionnaire des espaces et des zones](#).


## Ajout de données d'ingénierie aux espaces

Pour le calcul des charges, vous devez insérer les jeux de propriétés ObjetsEspaceIngénierie, PropriétésThermiques et ObjetsZoneIngénierie dans tous les espaces à analyser. Utilisez cette procédure pour ajouter des données d'ingénierie aux espaces.

- 1 Cliquez sur l'onglet Gérer ► groupe de fonctions Style et affichage ► Gestionnaire des styles .
- 2 Cliquez sur le menu Fichier, puis choisissez Ouvrir le dessin.
- 3 Dans la boîte de dialogue Ouverture du dessin, recherchez \ProgramData\Autodesk\MEP 2011\fra\Styles\Imperial.
- 4 Sélectionnez le dessin gbXML Property Set Definitions, puis cliquez sur Ouvrir.
- 5 Développez le dossier Objets de documentation des définitions des jeux de propriétés gbXML.
- 6 Sélectionnez Définitions des jeux de propriétés.  
Ce jeu de propriétés est constitué des styles ObjetsEspaceIngénierie, PropriétésThermiques et ObjetsZoneIngénierie.
- 7 Faites glisser chaque définition vers le dessin en cours, puis cliquez sur OK.  
Les styles de données d'ingénierie sont prêts à être appliqués aux espaces et zones du dessin.
- 8 Sélectionnez les espaces auxquels vous souhaitez ajouter les données du jeu de propriétés, puis cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► la liste déroulante Propriétés ► Propriétés .
- 9 Dans la palette des propriétés, cliquez sur l'onglet Données étendues, puis sur  (Ajouter les jeux de propriétés).
- 10 Dans la boîte de dialogue Ajouter des jeux de propriétés, sélectionnez DonnéesCalculéesEspacesIngénierie, ObjetsEspaceIngénierie et ObjetsEspace, puis cliquez sur OK.



Le jeu de propriétés est ajouté dans les espaces sélectionnés et apparaît sous l'onglet Données étendues.



- 11** Sous Classification, assurez-vous qu'un type de pièce (ou classification) est spécifié dans le champ Occupation de l'espace. Toute classification configurée pour le style d'espace indiqué s'affiche dans cette liste. Pour la remplacer, il suffit de cliquer sur le type de la pièce et de choisir un autre type dans la boîte de dialogue Sélectionner la classification. Si la valeur actuelle est \*Indéfini\*, précisez un type de pièce.



**12** Sous Jeux de propriétés, vous pouvez spécifier les valeurs des propriétés suivantes :


Propriété	Description
Occupation	Entrez le nombre de personnes occupant la pièce. Cette valeur peut servir à calculer le débit d'air extérieur requis en fonction du code et de la classification. Si l'occupation est égale à zéro, la densité d'occupation de la classification est utilisée pour évaluer le débit d'air extérieur.
TypeCondition	Indique le type de condition à appliquer à la pièce.
Charge d'éclairage	Entrez la charge d'éclairage de la pièce. Si vous avez défini la charge d'éclairage par aire dans le style, le jeu de propriétés ChargeEclairageDéfaut calcule la charge d'éclairage pour l'espace de la pièce. Vous pouvez remplacer cette valeur en entrant une valeur dans Charge d'éclairage.
Charge de l'équipement	Entrez la charge de l'équipement de la pièce. Si vous avez défini la charge de l'équipement par aire dans le style, le jeu de propriétés ChargeEquipementDéfaut calcule la charge de l'équipement pour l'espace de la pièce. Vous pouvez remplacer cette valeur en entrant une valeur dans Charge de l'équipement.
DébitAirExtérieur	Si vous entrez une valeur, elle remplace le débit d'air extérieur requis calculé à partir de la classification.
DébitSoufflage et DébitRetour	Si vous exportez des données gbXML à des fins d'analyse, il est inutile d'entrer des valeurs ici. Le débit d'air sera déterminé pour l'espace et vous serez libre d'entrer les valeurs de votre choix après avoir importé les calculs de charge. Ces valeurs représentent le débit d'air de la pièce et non le débit par unité d'aire ou par personne.




Notez que la propriété DébitAirExtRequis (débit d'air d'occupation) ne peut être modifiée. Sa valeur est automatiquement calculée lorsque vous spécifiez un type de pièce dans Occupation de l'espace et le nombre d'occupants dans Occupation.

## Association de jeux de propriétés à des zones

- 1 Créez des zones, comme indiqué à la section [Configuration des styles de zones](#) (page 359).
- 2 Sélectionnez toutes les zones, cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► la liste déroulante Propriétés ► Propriétés .
- 3 Sous l'onglet Données étendues de la palette des propriétés, cliquez sur  (Ajouter des jeux de propriétés).
- 4 Dans la boîte de dialogue Ajouter des jeux de propriétés, sélectionnez ObjetsZoneIngénierie, puis cliquez sur OK.



Le jeu de propriétés est ajouté à la zone sélectionnée et apparaît sous l'onglet Données étendues.



5 Sous Jeux de propriétés, spécifiez les valeurs adéquates de températures de calcul du chauffage et du refroidissement.

## Attache d'espaces à des zones

A des fins de calcul de charge, vous devez associer tous les espaces à une ou plusieurs zones. Vous pouvez également attacher des zones à d'autres zones. Cette opération peut s'avérer utile notamment pour l'exportation de données de zone par le biais de dessins de référence. Cependant, la commande Exporter au format gbXML exporte uniquement les zones associées à des espaces. Dans le cas contraire, les zones ne sont pas exportées.

1 Sélectionnez une zone et cliquez sur la [poignée d'ajout](#) (page 289).

---

**REMARQUE** Autre méthode possible, cliquez sur l'onglet

Zone ► groupe de fonctions Modifier ► Attacher  .

---

2 Sélectionnez les espaces ou les zones à lier à la zone. Continuez d'attacher des espaces aux zones suivant vos besoins.

Il est possible d'attacher des espaces ou des zones d'une référence externe à une zone du dessin en cours.

---

**IMPORTANT** Les zones des dessins de référence ne peuvent pas être exportées au format gbXML sauf si elles sont attachées à une zone figurant dans le dessin actif. Cependant, même lorsqu'une zone d'un dessin de référence est attachée à une zone du dessin actif, elle ne sera pas exportée si les espaces qui y sont attachés le sont également à d'autres zones ayant déjà été ajoutées à la carte d'exportation.

---

3 (Facultatif) Grâce au gestionnaire des espaces et des zones, vous pouvez passer en revue la hiérarchie des zones et les informations sur les espaces comme la surface et le type d'ouverture. Voir [Etude des espaces et des zones](#) (page 368).

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour plus d'informations, consultez les rubriques Ouverture du Gestionnaire des espaces et des zones et Modification des propriétés de surface d'espace.

---

## Exportation de zones pour l'analyse des charges

1 Ouvrez le dessin contenant les données de zone à analyser.

---

**REMARQUE** Il est possible d'analyser une construction complète en attachant des zones et des espaces figurant dans les dessins Xréf aux zones du dessin actif. Les espaces adjacents et les types de surfaces des espaces sont automatiquement détectés pour tous les espaces au moment de l'exportation.

---




2 Cliquez sur  ► Exporter ► gbXML.

Le cas échéant, faites défiler l'affichage pour obtenir des options d'exportation supplémentaires.

3 Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, spécifiez les paramètres d'exportation :

- Nom du fichier : précisez le nom du fichier et son emplacement.
- Choix des objets : la boîte de dialogue détecte automatiquement toutes les zones dans le dessin en cours. Les zones des dessins de référence ne peuvent pas être exportées sauf si elles sont attachées à une zone figurant dans le dessin actif. Si la boîte de dialogue ne parvient pas à repérer l'ensemble des zones, cliquez sur Objets et sélectionnez les zones.
- Type de construction : spécifiez un type de construction et un code postal pouvant être utilisé par le programme d'analyse externe.
- Progression : cliquez sur Démarrer pour lancer l'exportation.
- Réussite : si des erreurs sont survenues lors de l'exportation, le journal des événements s'ouvre afin d'afficher les messages



d'erreur. Vous pouvez consulter ce journal à tout moment en cliquant sur Afficher le journal des événements.




4 Le fichier gbXML peut à présent être exploité par de nombreuses applications d'analyse.


## Etude des espaces et des zones

Grâce au gestionnaire des espaces et des zones, vous pouvez passer en revue la hiérarchie des zones et les informations sur les espaces comme la surface et le type d'ouverture.

- 1 Sélectionnez un espace ou une zone.
- 2 Ouvrez le gestionnaire des espaces et des zones à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
  - Cliquez sur l'onglet Espace ► le groupe de fonctions Aides ► Gestionnaire des espaces et des zones .
  - Cliquez sur l'onglet Zone ► le groupe de fonctions Aides ► Gestionnaire des espaces et des zones .

- Sous l'onglet Conception de la palette des propriétés, sous De base ► Général, cliquez sur , à côté de Gestionnaire des espaces et des zones.

3 Dans Gestionnaire des espaces et des zones, sélectionnez Afficher toutes les zones et tous les espaces et Afficher les surfaces des espaces.



Vous pouvez développer les zones pour passer en revue les espaces attachés. De même, développez les espaces pour analyser les surfaces, les types de surfaces et les ouvertures.

4 Pour modifier un type de surface, par exemple si vous voulez définir un mur comme étant un mur intérieur, assurez-vous que le paramètre Afficher les surfaces des espaces est sélectionné.

5 Développez l'espace et sélectionnez la surface à spécifier.

Déplacez le gestionnaire des espaces et des zones, si besoin est, et observez que la surface sélectionnée s'affiche en surbrillance sur le dessin.


- 6 Sélectionnez un type de surface dans la liste déroulante Type.
- 7 Procédez selon les étapes précédentes pour définir les types d'espace de tous les espaces.

## Importation des résultats liés à l'analyse des charges

- 1 Ouvrez le dessin contenant les zones et les espaces utilisés lors de l'exportation du fichier gbXML initial.

**REMARQUE** Si vous calculez les charges pour les espaces de dessins Xréd, répétez la procédure d'importation pour chaque dessin comprenant des espaces.

- 2 Cliquez sur l'onglet Analyse ► le groupe de fonctions


HVAC ► Importation au format gbXML .

- 3 Dans la boîte de dialogue Importation au format gbXML, désignez le fichier XML analysé et cliquez sur Ouvrir.

Les résultats gbXML sont appliqués à l'ensemble des espaces et des zones figurant dans le dessin.

- 4 Pour consulter les calculs, cliquez sur un espace ou une zone, puis cliquez sur l'onglet Données étendues de la palette des propriétés.

Le résultat des calculs s'affichent sous DonnéesCalculéesEspacesIngénierie en ce qui concerne les espaces et sous DonnéesCalculéesZonesIngénierie pour les zones.



La valeur calculée DébitSoufflage est utilisée dans l'étiquette d'espace et les nomenclatures d'espace. Vous pouvez saisir manuellement les valeurs du retour d'air.

---


**REMARQUE** La commande Importation au format gbXML n'offre aucune information directe quant à la réussite ou à l'échec de l'opération. Pour savoir si l'opération a réussi ou non, examinez les résultats calculés.

---

## Utilisation des données calculées relatives aux espaces et aux zones

Après avoir importé des calculs de charge dans votre dessin et les avoir appliqués aux espaces, vous pouvez afficher les résultats dans les étiquettes et les nomenclatures pour vous aider à construire votre système de chauffage, ventilation et climatisation.

### Exemple d'étiquette d'espace



### Exemple d'une nomenclature d'espace simple

SPACE ENGINEERING SCHEDULE					
Room #	Space Type	Area	Supply	Return	Ventilation
LAB 247	LABORATORY	1,654.7	2,000 CFM	0 CFM	2,000 CFM
COMMON SPACE 224	LABORATORY SUPPORT	688.2	150 CFM	150 CFM	25 CFM
LAB 248	LABORATORY	1,882.2	4,000 CFM	0 CFM	4,000 CFM
		4,225.0	6,150 CFM	150 CFM	6,025 CFM


Les étiquettes et les nomenclatures d'espaces se trouvent dans le navigateur de contenu. Vous pouvez les faire glisser et les déposer sur une palette d'outils.

### Pour charger l'étiquette d'espace sur une palette d'outils

- 1 Cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► la liste déroulante Outils ► Navigateur de contenu



- 2 Dans le navigateur de contenu, cliquez sur MEP Documentation Tool Catalog - Imperial.
- 3 Dans le volet gauche, cliquez sur HVAC ► HVAC Tags.
- 4 Cliquez sur Text Tags.
- 5 Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Suivant pour passer à la page contenant l'étiquette d'espace.
- 6 Déplacez le curseur au-dessus du symbole i-drop.



- 7 Faites glisser le module i-drop depuis le navigateur de contenu et déposez l'outil d'étiquette d'espace sur une palette d'outils.
- 8 Pour ajouter la nomenclature d'espace, répétez les étapes précédentes. La nomenclature d'ingénierie des espaces se trouve dans HVAC ► HVAC Schedules du catalogue d'outils de documentation.
- 9 Refermez le navigateur de contenu.

Pour plus d'informations sur le placement des étiquettes d'espace, voir [Étiquettes de composant](#) (page 936). Pour plus d'informations sur la nomenclature des espaces, voir [Nomenclatures](#) (page 945). Les étiquettes et les nomenclatures d'espace peuvent servir de guides dans les dessins de conception. Il n'est pas nécessairement indispensable de les inclure dans les vues et les feuilles de dessin des documents de construction.

## Calcul des tailles de gaines pour l'optimisation des conceptions de systèmes de gaines

Lorsque vous avez créé un système de gaines, vous pouvez analyser la conception du système de manière à déterminer les tailles optimales des composants. Vous pouvez exporter les données du système figurant dans le dessin et les analyser à l'aide d'un outil logiciel externe. Lorsque les données ont été évaluées et que les tailles optimales ont été déterminées pour les composants du système, il suffit d'importer les données calculées dans votre dessin et de redimensionner le système. Trane® VariTrane™ Duct Designer et Elite Ductsize sont deux applications pouvant analyser et dimensionner les systèmes de gaines dans les dessins AutoCAD MEP.



Les données du système de gaines sont exportées et importées au format DDXML (Duct Design Extensible Markup Language). Le langage DDXML représente un schéma servant à stocker et transférer les données des réseaux de gaines. Il peut être utilisé directement par les logiciels d'analyse de gaines.


## Spécification des types de raccords ASHRAE

L'American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers ou ASHRAE (société américaine des ingénieurs en chauffage, ventilation et climatisation) édite une base de données comprenant des tables de coefficients de perte de pression statique pour un grand nombre de raccords. Chaque raccord de gaine dans la base de données est identifié par un numéro unique. L'outil externe que vous utilisez pour étudier votre système peut nécessiter que tous les raccords soient associés à un numéro de raccord ASHRAE.


Vous pouvez associer des numéros d'identification ASHRAE aux raccords de gaine dans un système à l'aide de la palette des propriétés ou de la boîte de dialogue Modification de l'ID du raccord. Pour accéder à cette dernière, affichez le journal des événements dans la boîte de dialogue Exportation du système de gaines au format XML.

### Pour spécifier un ID dans la palette des propriétés

**1** Dans le dessin, sélectionnez le raccord que vous souhaitez spécifier, puis cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions

Construire ► la liste déroulante Outils ► Propriétés .

---

**CONSEIL** Pour spécifier simultanément tous les raccords de même type dans un dessin, sélectionnez un raccord, puis cliquez sur l'onglet Raccord de gaine ► le groupe de fonctions Général ► la liste déroulante Sélectionner un système ► Sélectionnez similaire .

---

**2** Dans la palette des propriétés, développez Avancé, puis Données d'ingénierie.

**3** Dans la liste déroulante ID d'ingénierie attribué, passez en revue les choix offerts, le cas échéant, en termes de numéros de raccords ASHRAE.

Si le numéro ASHRAE recherché figure dans la liste, sélectionnez-le.

---

**REMARQUE** S'il existe plusieurs numéros ASHRAE possibles, consultez la base de données relative aux raccords de gaine ASHRAE pour déterminer le raccord qui correspond le mieux à votre système. Certains raccords dépendent de la direction de flux ou du type de système de gaines (soufflage ou évacuation, par exemple).

---

Si le numéro ASHRAE recherché ne figure pas dans la liste ou qu'aucun numéro n'est indiqué, entrez le numéro de raccord ASHRAE sous la liste déroulante ID d'ingénierie attribué.

4 Appuyez sur la touche ECHAP pour annuler la sélection.

5 Continuez de spécifier des raccords, si nécessaire.

**Pour spécifier un ID au moment de l'exportation du système de gaines au format XML**

6 Après avoir [exporté un système de gaines](#) pour analyse, cliquez sur Afficher le journal des événements dans la boîte de dialogue Exportation du système de gaines au format XML.

7 En cas d'éventuelles erreurs liées à la présence de plusieurs ID de raccords dans le journal des événements, sélectionnez

l'avertissement et cliquez sur  (Modification de l'ID du raccord).

8 Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, sélectionnez un ID dans la liste déroulante ID du raccord ou entrez un ID, puis cliquez sur OK.

L'ID est attribué au raccord dans le dessin. Recommencez au besoin l'opération pour résoudre tous les avertissements concernant les ID de raccords.

Si vous le souhaitez, vous pouvez à nouveau procéder à l'exportation du système de gaines de manière à inclure les ID de raccords corrigés.

## Points à prendre en considération avant l'exportation des données du système de gaines

Avant d'exporter les données de système de gaines, chaque système doit être doté d'au moins un point de départ et d'une extrémité. Un système se définit comme tout réseau de gaines compris entre un point de départ et une ou plusieurs extrémités. Le point de départ est constitué d'un ventilateur ou de tout autre appareil de traitement d'air. Les extrémités correspondent à des

appareils de sortie tels que des régulateurs d'air. Pour dimensionner convenablement les composants du système, il est nécessaire d'attribuer des valeurs de flux à tous les appareils de sortie.


Considérons, par exemple, un système de soufflage faisant appel à une unité de traitement d'air afin de fournir de l'air à plusieurs pièces. Chaque pièce inclut un régulateur d'air comme dispositif de sortie de l'air. Dans cet exemple, le système équivaut à l'ensemble du réseau de gaines allant des unités de traitement d'air jusqu'aux régulateurs d'air. En l'absence d'une unité de traitement d'air dans le dessin, vous ne pourriez pas exporter les données du système.

Tenez également compte des facteurs suivants avant d'exporter les données :

- Les points de départ peuvent désigner des ventilateurs, des unités de traitement d'air ou toute autre pièce à vues multiples similaire comme les régulateurs de débit d'air, les mélangeurs ou les économiseurs.
- Pour un dimensionnement approprié, attribuez des valeurs de flux à tous les appareils de sortie tels que les régulateurs d'air. Pour plus d'informations sur la modification des propriétés de pièces à vues multiples en vue d'affecter des valeurs de flux, voir [Configuration des composants mécaniques pour analyse](#) (page 321).
- Si l'appareil de sortie correspond à un embout, sa valeur de flux est nulle.
- Les contrôleurs du volume d'air variable (ou régulateurs de débit d'air) avec deux connexions, par exemple un régulateur de débit d'air à gaine unique ou en circuit fermé, sont considérés comme faisant partie de la longueur de gaine sauf s'ils incluent une branche. Si les contrôleurs se terminent par une branche, une valeur de flux doit leur être attribuée. Dans le cas contraire, la valeur de flux définie n'est pas appliquée.
- Les régulateurs de débit d'air comportant plus de deux connexions telles que les boîtes à double conduit sont considérées comme des extrémités. Tout réseau de gaines au-delà du régulateur de débit d'air n'est pas pris en compte. La valeur de flux définie pour la connexion du régulateur de débit d'air sert à l'analyse.
- Les segments de gaines contenant des piquages sont considérés comme un seul conduit de plénum après exportation. Si vous voulez que l'outil d'analyse affecte des tailles différentes aux divers composants de la gaine, servez-vous de la commande Décomposer pour la diviser en plusieurs segments et insérez des raccords réducteurs aux endroits appropriés.

Avant l'exportation, consultez votre logiciel d'analyse externe pour vérifier la conformité de votre système par rapport à la configuration requise. Vous devez ainsi prendre garde à définir le type de raccord ASHRAE pour tous les raccords de gaine comme indiqué dans [Spécification des types de raccords ASHRAE](#) (page 373). D'autres contraintes de conception sont susceptibles d'être applicables.


---

**CONSEIL** Pour obtenir un aperçu de la connectivité d'un système, sélectionnez un objet dans le système, puis cliquez sur l'onglet [Gaine, Gaine flexible ou Raccord de gaine] ► le groupe de fonctions Modifier ► la liste déroulante Afficher les objets raccordés ► Afficher la conduite raccordée .

---


## Exportation de données du système de gaines



- 1 Cliquez sur  ► Exporter ► Gaine au format XML.
- 2 Dans la boîte de dialogue Exportation du système de gaines au format XML, précisez le chemin et le nom du fichier de sortie. Notez que l'extension d'un fichier DDXML est \*.ddx.
- 3 Cliquez sur Choix des objets.
- 4 Dans le dessin, sélectionnez un segment ou un raccord de gaine dans le système à exporter.
- 5 Dans la boîte de dialogue Exportation du système de gaines au format XML, spécifiez un système dans Sélection du type de système.
- 6 Cliquez sur Démarrer.
- 7 A l'issue de l'exportation, le fichier DDXML est créé dans le répertoire indiqué.
- 8 En cas d'erreurs au cours de l'exportation, cliquez sur Afficher le journal des événements pour les examiner.

## Importation des données de système optimisées

Avant l'importation des données de système, vous pouvez analyser le fichier DDXML à l'aide d'un outil extérieur. Les tailles des composants sont calculées et enregistrées dans le fichier DDXML. A l'issue de l'analyse, importez le fichier DDXML dans votre dessin.

- 1 Ouvrez le dessin contenant le système dont vous avez exporté les données.
- 2 Cliquez sur l'onglet Analyse ► le groupe de fonctions HVAC ► Importation au format gbXML  .
- 3 Dans la boîte de dialogue Importation du système de gaines au format XML, désignez le fichier DDXML à importer, puis cliquez sur Ouvrir.
- 4 Les données optimisées sont rattachées au système dans le dessin.

## Redimensionnement d'un système


- 1 Dans l'espace de travail HVAC ouvrez la palette d'outils Analyse et sélectionnez l'outil Redimensionner les données externes.
- 2 Dans la boîte de dialogue Redimensionnement du système, cliquez sur Choix des objets.
- 3 Dans le dessin, sélectionnez le segment ou le raccord de gaine figurant dans le système qui vous intéresse.
- 4 Dans la boîte de dialogue Redimensionnement du système, indiquez votre préférence en terme de composants personnalisés.

Si...	Action...
vous voulez utiliser des composants personnalisés lors du redimensionnement du système	Sélectionnez Autoriser les composants de taille personnalisée.
vous ne voulez utiliser que les composants du catalogue	Désélectionnez Autoriser les composants de taille personnalisée et précisez la méthode de sélection des composants dont la taille calculée ne correspond pas exactement aux tailles disponibles dans le catalogue.


- 5 Cliquez sur Démarrer.
- 6 Après l'activation de la commande, le système est automatiquement redimensionné. Passez en revue le dessin pour vous assurer que les raccords et le réseau de gaines ont été convenablement traités.  
Cliquez sur Afficher le journal des événements pour examiner les éventuelles erreurs survenues au cours de l'opération.

Les illustrations suivantes représentent une conception de système avant et après le dimensionnement.

**Conception du système préliminaire avant redimensionnement**



**Système optimisé après redimensionnement**



## Modification d'un système de gaines

Les rubriques de cette section proposent des informations spécifiques portant sur la modification de tous les aspects d'un système de gaines. Vous pouvez modifier des systèmes de gaines à tous les stades du processus de conception.

### Modification des composants à l'aide des poignées

Dans un dessin, vous pouvez utiliser les poignées sur certains objets de gaine afin de modifier rapidement le système de gaines, comme décrit dans le tableau suivant :

Poignée	Description	Disponibilité
<a href="#">Em-placement</a>	Déplace un composant	Gaines, raccords et <a href="#">pièces à vues multiples</a> (page 117)
<a href="#">Élévation</a>	Corrige l'élévation d'un composant	Gaines, raccords et pièces à vues multiples
<a href="#">Rotation</a>	Fait pivoter un composant autour du trait d'axe d'une gaine ; inverse les composants en place, généralement pour orienter un composant dans la direction du flux	Pièces à vues multiples intégrées ou ancrées, raccords et piquages
<a href="#">Extension</a>	Modifie la longueur d'une gaine	Gaine

**RUBRIQUES CONNEXES** Voir [Poignées de modification d'une longueur de gaine](#) (page 291).

### Déplacement de composants de gaine à l'aide de poignées d'emplacement

- 1 Sélectionnez l'objet à déplacer.
- 2 Cliquez sur la [poignée d'emplacement](#) (page 291) (carré bleu) de l'objet sélectionné.

### 3 Spécifiez le nouvel emplacement du composant :

Pour...	Action...
déplacer l'objet tout en préservant la connectivité et sans changer l'emplacement où sont fixées les <a href="#">pièces à vues multiples</a> (page 117)	Cliquez sur la poignée d'emplacement et spécifiez le nouvel emplacement de l'objet. Les pièces à vues multiples restent en place. Si une pièce à vues multiples est orientée le long du même vecteur que celui de l'objet, l'objet reste également en place.
déplacer l'objet tout en préservant la connectivité et déplacer toute pièce à vues multiples orientée le long du même vecteur	Cliquez sur la poignée d'emplacement et appuyez une seule fois sur la touche <i>CTRL</i> . Spécifiez le nouvel emplacement de l'objet. La pièce à vues multiples se déplace avec l'objet dans le nouvel emplacement.
déplacer seulement l'objet sans préserver la connectivité du système	Cliquez sur la poignée d'emplacement et appuyez deux fois sur la touche <i>CTRL</i> . Spécifiez le nouvel emplacement de l'objet.

Si vous avez préservé la connectivité, les objets reliés dans le même plan sont étirés dans la direction du déplacement.

## Modification de l'élévation des composants et des gaines de chauffage, ventilation, climatisation

- 1 Choisissez une vue [isométrique](#) (page 135) ou une vue de profil.
- 2 Sélectionnez le composant ou le segment de gaine, puis cliquez sur la [poignée d'élévation](#) (page 294) qui convient.
- 3 Si l'objet est raccordé à un autre objet, effectuez l'une des actions ci-dessous :

Pour...	Conserver la connectivité	Action...
ajuster uniquement les segments et les raccords de gaine et conserver les emplacements ac-	Oui	Passez à l'étape suivante.




Pour...	Conserver la connectivité	Action...
ajuster tous les objets, composants inclus	Oui	Appuyez sur la touche <i>CTRL</i> .
supprimer la connectivité	non	Appuyez à deux reprises sur la touche <i>CTRL</i> .

#### 4 Spécifiez l'élévation souhaitée :

Pour...	Action...
indiquer l'élévation totale par rapport à un point du composant ou du segment (par exemple, le milieu)	Appuyez sur la touche <i>TAB</i> autant de fois que nécessaire pour activer le champ de saisie qui convient et entrez la cote correspondante. Appuyez sur la touche <i>ENTREE</i> .
augmenter ou diminuer l'élévation selon la cote spécifiée	Faites glisser le curseur pour augmenter ou diminuer l'élévation. Appuyez sur la touche <i>TAB</i> autant de fois que nécessaire pour activer le champ de saisie qui convient et entrez la cote correspondante. Appuyez sur la touche <i>ENTREE</i> .

**REMARQUE** Les poignées d'élévation ne sont pas disponibles sur les segments de gaines flexibles ou inclinés.

**CONSEIL** Pour spécifier l'élévation dans la boîte de dialogue Modifier la gaine, sélectionnez l'objet de gaine, puis cliquez sur l'onglet [Gaine/Gaine flexible/Raccord de gaine] ► le groupe de fonctions Modifier ► Modifier la gaine . Le logiciel ajuste les raccords et les segments connectés afin de conserver la connectivité, tout en préservant les emplacements des composants.

## Extension d'un segment de gaine

1 Sélectionnez le segment de gaine et cliquez sur la [poignée d'extension](#) (page 298).


2 Si le segment est relié à un autre objet au niveau de l'extrémité sélectionnée, indiquez si vous souhaitez conserver la connectivité et, le cas échéant, la méthode appropriée :

Pour...	Conserver la connectivité	Action...
ajuster uniquement les segments et les raccords de gaine et conserver les emplacements actuels des pièces à vues multiples	Oui	Passez à l'étape suivante.
ajuster tous les objets, composants inclus	Oui	Appuyez sur la touche <i>CTRL</i> .
supprimer la connectivité	non	Appuyez à deux reprises sur la touche <i>CTRL</i> .

3 Spécifiez la longueur du segment :

Pour...	Action...
Longueur totale	Appuyez sur la touche <i>TAB</i> pour activer le champ de saisie et précisez la nouvelle cote de longueur. Appuyez sur la touche <i>ENTREE</i> .
Différence entre la longueur actuelle et la nouvelle longueur	Commencez à étendre ou à réduire la longueur du segment en déplaçant le curseur, puis indiquez la différence de longueur dans le champ de saisie actif par défaut. Appuyez sur la touche <i>ENTREE</i> .
Nouvelle extrémité	Déplacez la poignée jusqu'au point correspondant à la nouvelle extrémité, puis cliquez dans la zone de dessin.

---

**CONSEIL** Pour utiliser les champs de saisie de cote, la fonction de [saisie dynamique](#) (  dans la barre d'état de l'application) et le paramètre de saisie de cote du dessin doivent être activés.

---



**REMARQUE** Les gaines flexibles ne sont pas dotées de poignées d'extension. Pour modifier la longueur des gaines flexibles, voir [Modification du positionnement d'une gaine flexible en spline](#) (page 395).

---

## Rotation de composants de gaines


1 Sélectionnez un composant [intégré](#), un raccord ou un piquage.

2 Faites pivoter l'objet comme suit :

Pour...	Action
180 degrés	Cliquez sur la poignée de rotation (  ).
90 degrés	Maintenant la touche <i>CTRL</i> et cliquez sur la poignée de rotation (  ).

**REMARQUE** Si le composant est rectangulaire ou ovale, le logiciel adapte automatiquement la longueur et la largeur.

---

un angle que vous spécifiez	Cliquez sur la poignée de rotation (  ), puis : <ul style="list-style-type: none"><li>■ Entrez le nouvel angle absolu dans le champ de <a href="#">saisie de cote</a> actif.</li><li>■ Déplacez le curseur de manière à augmenter ou à réduire l'angle, appuyez sur la touche <i>TAB</i> pour activer le champ de <a href="#">saisie de cote</a> permettant de</li></ul>
-----------------------------	--

Pour...	Action
	spécifier la modification d'angle, puis saisissez la valeur souhaitée.
	■ Faites glisser la poignée vers un nouvel emplacement.
	■ Saisissez la valeur souhaitée dans la fenêtre de commande.


## Modification d'équipement HVAC

Vous pouvez modifier la taille, l'emplacement ou le système associé à une pièce à vues multiples.

**RUBRIQUES CONNEXES** Voir [Equipement mécanique, électrique et de plomberie dans MEP](#) (page 117).

## Modification de l'emplacement d'une pièce à vues multiples de chauffage, ventilation, climatisation


Vous pouvez spécifier des coordonnées d'emplacement exactes pour les composants mécaniques d'un dessin. Cependant, cette méthode ne permet pas de conserver la connectivité.

- 1 Sélectionnez le composant, puis cliquez sur l'onglet Equipement ► le groupe de fonctions Modifier ► Propriétés de l'équipement .
- 2 Dans la boîte de dialogue Propriétés de la pièce à vues multiples, cliquez sur l'onglet Emplacement.
- 3 Sélectionnez les coordonnées, universelles ou actives, sur lesquelles vous baserez l'emplacement.
- 4 Indiquez le nouvel emplacement :

Pour...	Action...
spécifier les coordonnées exactes de l'emplacement	Précisez les coordonnées X, Y et Z sous Insertion.

Pour...	Action...
faire pivoter le composant autour de l'axe X, Y ou Z	Spécifiez les valeurs X, Y et Z sous Normale.
faire pivoter le composant dans le plan actif	Spécifiez l'angle de rotation.

## Modification d'équipement HVAC

- 1 Sélectionnez l'[équipement mécanique](#) (page 117) à modifier.
- 2 Cliquez sur l'onglet Equipement ► le groupe de fonctions Modifier ► Modifier l'équipement .
- 3 Dans la boîte de dialogue Modification de pièces à vues multiples, dans l'onglet Composant, sous All Installed MvParts, spécifiez un composant. Développez les sous-dossiers le cas échéant.
- 4 Dans le champ Nom de la taille du composant, sélectionnez une autre taille.

---



**REMARQUE** La liste des noms de tailles de composants comporte les tailles disponibles dans la plage du composant actuel. Si la taille de composant n'est pas disponible, passez à l'étape suivante pour spécifier les filtres et les plages.

---


- 5 Dans l'onglet Filtre de composant, sous Connexions, pour Diamètre nominal de la connexion, sélectionnez une plage de taille (par exemple, 4-72). Pour filtrer le nombre de tailles disponibles à l'affichage, dans le champ Affichage, entrez un nombre compris dans la plage autorisée.

### Filtre d'affichage

Afficher:  sur 16 composants

- 6 Sous le graphisme du composant, cliquez sur  ou  pour parcourir les noms de taille du composant disponibles dans la plage sélectionnée. Dans le champ Nom de la taille du composant, sélectionnez une taille.

### Graphisme de composant de pièce à vues multiples avec affichage



7 Spécifiez une élévation.

---



**REMARQUE** Si vous modifiez l'élévation d'une pièce à vues multiples reliée à d'autres objets, ces derniers restent connectés à la pièce à vues multiples et sont placés à la nouvelle élévation.

---

8 Cliquez sur l'onglet Débit. Pour les appareils de sortie, modifiez la valeur de débit d'air dans le champ Débit. Pour les appareils de soufflage, modifiez la valeur de débit d'air pour chaque connexion.

## Modification d'un composant à ajuster à un autre composant


Il est possible de modifier une pièce à vues multiples d'un certain type de telle sorte qu'elle corresponde à une pièce à vues multiples d'un autre type (une vanne et une pompe, par exemple).

- 1 Sélectionnez la [pièce à vues multiples](#) (page 117) à modifier.
- 2 Cliquez sur l'onglet Equipement ► le groupe de fonctions Modifier ► Modifier l'équipement .
- 3 Dans la boîte de dialogue Modification de pièces à vues multiples, cliquez sur  (Mettre en correspondance) dans le coin inférieur gauche.
- 4 Sélectionnez la pièce à vues multiples à mettre en correspondance dans le dessin.
- 5 Appuyez sur la touche *ENTREE* pour faire correspondre la pièce et l'élévation.

## Modification des informations d'annotation de flux pour les régulateurs d'air


1 Dans l'espace de travail HVAC (page 56) sélectionnez un régulateur d'air (page 117) dans le dessin.

2 Cliquez sur l'onglet Equipement ► le groupe de fonctions

Modifier ► Propriétés de l'équipement  .

3 Dans la boîte de dialogue Propriétés de la pièce à vues multiples, cliquez sur l'onglet Débit.


**REMARQUE** L'onglet Débit est disponible seulement après insertion du régulateur d'air dans le dessin.



4 Pour modifier ou affecter une valeur de débit à des appareils comme des ventilateurs, des régulateurs de débit d'air et des diffuseurs plafonniers, indiquez une nouvelle valeur dans le champ Débit.


Il est possible de préciser jusqu'à huit emplacements d'indicateurs de direction du flux autour du régulateur d'air. Vous pouvez sélectionner le bloc concerné par l'indicateur de direction du flux, et utiliser éventuellement le même bloc pour tous les indicateurs de direction du flux, ou sélectionner des blocs différents selon leur emplacement. Indiquez l'angle de rotation et le décalage par rapport au régulateur d'air pour chaque indicateur de direction du flux et précisez la valeur du flux.

## Modification des valeurs du débit affectées à un composant

- 1 Sélectionnez le ventilateur, le régulateur de débit d'air ou le diffuseur plafonnier.
- 2 Cliquez sur l'onglet Equipement ► le groupe de fonctions Modifier ► Modifier l'équipement .
- 3 Dans la boîte de dialogue Modification de pièces à vues multiples, cliquez sur l'onglet Débit.
- 4 Dans le champ Débit de la bouche, spécifiez une valeur de débit.

## Modification du système associé à la connexion d'un composant

Si vous modifiez le système d'une connexion de pièce à vues multiples déjà raccordée à une longueur de gaine, le système de cette longueur de gaine hérite des propriétés de connexion de la pièce à vues multiples.

- 1 Dans le dessin, sélectionnez la pièce à vues multiples à modifier.
- 2 Cliquez sur l'onglet Equipement ► le groupe de fonctions Modifier ► Propriétés de l'équipement .
- 3 Dans la boîte de dialogue Modification de pièces à vues multiples, cliquez sur l'onglet Systèmes.
- 4 Dans la colonne Système, cliquez dans le champ de la connexion à affecter.
- 5 Sélectionnez un système.

---

**REMARQUE** Lorsque vous ajoutez une pièce à vues multiples à un dessin, aucun système n'est affecté à ses connexions. Si vous reliez une longueur de gaine à une connexion de pièce à vues multiples, la connexion hérite des paramètres du système provenant de l'objet de gaine auquel il est raccordé. Si vous utilisez les [poignées d'ajout](#) (page 289) pour définir le point de départ d'une longueur de gaine depuis la pièce à vues multiples, le système de cette nouvelle gaine sera déjà défini.

---

## Modification de la gaine


Les rubriques de cette section contiennent des informations sur la modification des segments et conduites en fonction des modifications de conception ou des exigences de positionnement. Vous êtes libre de déplacer des objets indépendants ou des groupes d'objets raccordés. Vous pouvez modifier le système, l'élévation, la forme, la taille ou encore le type de composant d'un






segment de gaine. Vous pouvez également utiliser les outils de dimensionnement du système de gaines et de dimensionnement en temps réel pour recalculer les tailles des gaines au fur et à mesure que vous peaufinez vos systèmes. Vous pouvez également remplacer un raccord de gaine dans une conduite, la position d'un raccord excentré ou d'un raccord personnalisé.

Pour améliorer la clarté d'un dessin et faciliter le repérage des différents systèmes de gaines dans un réseau de gaines, pensez à [attribuer des motifs de hachures](#) (page 259). Vous pouvez ainsi définir des hachures pour un réseau de gaines qui sera démoli à l'issue de la modification du bâtiment.

## Modification de la forme ou de la taille d'une gaine

- 1 Sélectionnez le segment de gaine à modifier.
- 2 Cliquez sur l'onglet Gaine flexible ou Gaine ► le groupe de fonctions Modifier ► Modifier la gaine .
- 3 Dans la boîte de dialogue Modifier la gaine, précisez la forme de la gaine dans Forme.
- 4 Indiquez de nouvelles tailles. Vous pouvez sélectionner les tailles vous-même ou utiliser l'outil de dimensionnement en temps réel.

Pour...	Action...
calculer la taille d'une gaine circulaire	Acceptez la valeur du débit d'air détectée ou entrez une valeur dans la zone Capacité. Cliquez sur  . La taille de la gaine s'affiche dans le champ Diamètre.
calculer la taille d'une gaine ovale ou rectangulaire basée sur une hauteur fixe	Acceptez la valeur du débit d'air détectée ou entrez une valeur dans la zone Capacité. Spécifiez la valeur de la hauteur et cliquez sur  (Largeur). Vous pouvez modifier la hauteur et recalculer la largeur à plusieurs reprises jusqu'à ce vous atteignez la taille de gaine désirée.
calculer la taille d'une gaine ovale ou rectangulaire basée sur une largeur fixe	Acceptez la valeur du débit d'air détectée ou entrez une valeur dans la zone

Pour...	Action...
	<p>Capacité. Spécifiez la valeur de la largeur et cliquez sur  (Hauteur). Vous pouvez modifier la largeur et recalculer la hauteur à plusieurs reprises jusqu'à ce vous atteignez la taille de gaine désirée.</p>

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour plus d'informations, voir [Spécification du mode de calcul de la taille de la gaine](#) (page 318).

5 Dans la boîte de dialogue Conserver le raccordement, assurez-vous qu'une connexion valide existe entre le segment modifié et la conduite :


**Choisissez l'action adéquate :**

- Modifier pour conserver la connexion au composant suivant. Vous êtes invité à ajouter un raccord de transition pour connecter la gaine ou le raccord sans modifier la totalité de la conduite.
- Modifier jusqu'à la prochaine jonction/transition. Redimensionne la branche jusqu'à la jonction ou transition suivante. Cette sélection entraîne le remplacement du raccord de jonction qui connecte les deux conduites. Le raccord réducteur approprié est automatiquement inséré au niveau de la jonction.

## Verrouillage de la taille de gaine ou de raccord


Lorsqu'un composant est verrouillé, sa taille ne peut être modifiée même en cas de redimensionnement de l'ensemble de la branche. Les raccords réducteurs sont ajoutés à l'extrémité de l'objet verrouillé. Si, par exemple, un segment de gaine traverse une zone dont le jeu est limité, il est utile de verrouiller la taille de ce segment.

- 1 Sélectionnez le segment ou le raccord qui vous intéresse.
- 2 Verrouillez la taille en procédant de l'une des manières suivantes :
  - Cliquez sur l'onglet [Gaine/Gaine flexible/Raccord de gaine] ► le groupe de fonctions Modifier ► Modifier [la

gaine/la gaine flexible/le raccord de gaine] . Dans la boîte de dialogue Modifier, cliquez sur  .

- Dans la palette des propriétés, développez Avancé et sous Paramètres de calcul, choisissez Oui pour le paramètre Taille verrouillée.

## Modification du système associé à la connexion d'une gaine

- 1 Sélectionnez le segment de gaine à modifier.
- 2 Cliquez sur l'onglet Gaine ► le groupe de fonctions Modifier ► Modifier la gaine .
- 3 Dans la boîte de dialogue Modifier la gaine, sélectionnez le nouveau système dans la liste déroulante Système.

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour plus d'informations, consultez les rubriques [Définitions de système de gaines](#) (page 282) et [Configuration des définitions de système de gaines](#) (page 317).

---

## Coupure ou fusion des segments de gaine


Vous pouvez couper ou fusionner les segments de gaines. Il est possible également de couper automatiquement les segments de gaines que vous dessinez.

### Pour appliquer une seule coupure au niveau de l'emplacement spécifié d'un segment de gaine existant

- 1 Sur la ligne de commande, tapez **coupure**.
- 2 Sélectionnez le segment de gaine à couper.
- 3 Entrez 1 (1er point) et indiquez l'emplacement de la première coupure sur le segment.
- 4 Entrez @ pour indiquer que l'emplacement de la deuxième coupure correspond au premier point.



Cette opération permet de n'appliquer qu'une seule coupure au segment et préserve la connectivité entre les segments obtenus.

### Pour couper ou fusionner plusieurs segments de gaine

5 Sélectionnez les gaines à couper ou à fusionner, puis cliquez sur l'onglet Gaine ► le groupe de fonctions Modifier ► Longueur de la gaine .




6 Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, précisez l'opération à réaliser :

Pour...	Procédure
Application de la longueur à l'ensemble de la conduite	Sélectionnez Appliquer à conduite de gaine.
Sélection manuelle des segments de gaines à modifier	Cliquez sur l'icône de sélection d'objets (  ) et sélectionnez les segments concernés.
Coupure d'un segment	Activez l'option Couper et entrez une valeur dans Longueur de gaine. Une autre solution consiste à cliquer sur  (icône de choix de la longueur) et d'indiquer les points de départ et d'arrivée de la nouvelle longueur.

Pour...	Procédure
Fusion de plusieurs segments	Activez l'option Fusionner, cliquez sur l'icône de sélection d'objets et sélectionnez les segments concernés.
	<b>REMARQUE</b> Lors de la fusion de segments, vous ne pouvez pas croiser les raccords pour relier les segments.

## Modification de la forme ou du sous-type d'un raccord de gaine


- Sélectionnez le raccord de gaine, puis cliquez sur l'onglet Raccord de Gaine ► le groupe de fonctions Modifier ► Modifier le raccord de gaine .
- Dans la boîte de dialogue Modifier le raccord de gaine, modifiez le raccord :

Pour modifier...	Procédure
Sous-type du composant (par exemple, changez un coude à onglet en un coude dont le rayon varie progressivement)	Cliquez sur l'onglet Composant. Dans le dossier de type de composant, sélectionnez un autre sous-type de composant.
	<b>REMARQUE</b> Il est impossible de changer le type de composant (par exemple, changer un coude en un té). Pour remplacer un composant par un composant d'un autre type, supprimez le composant existant, puis ajoutez un nouveau composant.
Taille de composant	Cliquez sur l'onglet Composant et sélectionnez un composant différent dans le champ Nom de la taille du composant.

Pour modifier...	Procédure
Type ou taille des points de connexion	Cliquez sur l'onglet Filtre de composant, puis modifiez les valeurs de chaque connexion.

## Modification de la position du piquage d'un raccord de gaine


1 Cliquez sur l'onglet Raccord de Gaine ► le groupe de fonctions

Modifier ► Propriétés du raccord de gaine .

2 Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur l'onglet Position du piquage.

**REMARQUE** L'onglet Position du piquage est disponible seulement après ajout du piquage de raccord de gaine dans le dessin.

**Onglet Position du piquage de la boîte de dialogue Propriétés du raccord de gaine**



Sur cet onglet, vous pouvez :

- Déplacer le piquage le long ou à travers d'un segment de gaine ;

- Spécifier un emplacement en sélectionnant une distance de décalage et une position par rapport au point de départ et au point d'arrivée du segment de gaine ;
- Déplacer le piquage sur un autre côté, ou selon un autre angle, du segment de gaine ;
- Spécifier un nouvel angle de rotation ou encore inverser le raccord selon l'axe X, Y ou Z.


## Modification du positionnement d'une gaine flexible en spline

Vous pouvez modifier le positionnement d'une longueur de gaine flexible tracée à l'aide du mode d'édition de sommet de spline sur la ligne de commande. Un sommet représente le point de rencontre de deux segments sous forme de splines.

---

**REMARQUE** Si vous avez dessiné une longueur de gaine flexible sous forme d'arc ou de ligne, vous avez le choix entre les commandes de modification d'AutoCAD et les poignées pour modifier son positionnement.

---

- 1 Sélectionnez la spline de la gaine flexible.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gaine flexible** ► le groupe de fonctions **Modifier** ► **Modifier la gaine flexible** .
- 3 Sur la ligne de commande, tapez **s** (modifier Sommet) pour lancer le mode de modification de sommet.
- 4 Entrez **s** (Suivant) ou **p** (Précédent).  
Le sommet actif passe au sommet suivant ou précédent dans la direction dans laquelle la gaine flexible a été dessinée. Selon l'emplacement du sommet actif, l'une des options ou les deux options sont disponibles.
- 5 Vous pouvez modifier le positionnement de sommet à partir de la ligne de commande comme suit :


Pour...	Action...
Modification de la tangente en début ou en fin de segment	Entrez <b>t</b> (pour tangente), spécifiez une tangente de début. La tangente de début ou de fin doit être active pour que cette option soit visible.

Pour...	Action...
Connexion d'un composant flexible à un autre composant	Tapez <b>r</b> (raccorder) et spécifiez le composant avec lequel la connexion doit s'effectuer. La tangente de début ou de fin doit être active pour que cette option soit visible.
Déplacement d'un sommet	Tapez <b>d</b> (déplacer), puis faites glisser le sommet dans la position de votre choix.
Suppression d'un sommet	Tapez <b>u</b> (supprimer).
Insertion d'un nouveau sommet	Tapez <b>i</b> (insérer). Cliquez pour spécifier le point d'insertion du sommet.
Mise à jour de la vue pour prendre en compte les modifications	Tapez <b>g</b> (Régén).
Fermeture du mode Sommet	Tapez <b>q</b> (quitter).

**6** (Facultatif) Dans la boîte de dialogue Modifier une gaine flexible, modifiez les autres propriétés de gaine flexible.

## Déplacement d'un piquage excentré

Il est possible de déplacer un piquage excentré le long ou en travers d'un segment. Vous pouvez aussi déplacer le piquage sur un autre côté, ou selon un autre angle, du segment de gaine.

- 1** (Recommandé) Passez à une vue 3D de votre modèle.
- 2** Sélectionnez le piquage, puis cliquez sur l'onglet Raccord de Gaine ► le groupe de fonctions Modifier ► Propriétés du raccord de gaine .
- 3** Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur l'onglet Position du piquage.



#### 4 Modifiez la position :

---

**Pour modifier l'élément suivant : Action...**

---

Côté de la gaine auquel est attaché le piquage

Cliquez sur la cellule Côté et sélectionnez un autre côté : centre, haut, bas, gauche ou droite.

---

[Justification](#) (page 173) de la position du piquage

Cliquez sur la cellule Justification, puis sélectionnez une autre justification (centre, haut, bas, gauche ou droite) en fonction du côté spécifié.

---

Distance d'excentrage

Cliquez sur la cellule Décalage, puis entrez la valeur déterminant la distance souhaitée.

---

Position le long du segment

Cliquez sur la cellule A partir de, sélectionnez Début, Milieu ou Fin, puis cliquez sur la cellule Jusqu'à et sélectionnez Arête de départ, Centre ou Arête d'arrivée pour préciser la direction à partir de laquelle sera calculée la nouvelle position. Cliquez sur Distance et entrez une valeur.

---

Axe de rotation du piquage

Sélectionnez Inverser X, Inverser Y et/ou Inverser Z pour modifier la rotation du piquage le long du segment de gaine. Selon l'axe sélectionné et la position en cours du piquage, l'affichage du piquage est susceptible de varier.

---

## Modification d'un raccord personnalisé


Un raccord personnalisé est un composant très spécifique et ne sert généralement qu'une seule fois. Vous pouvez modifier un raccord personnalisé à l'aide de différentes commandes AutoCAD, comme décrit ci-dessous :

- Commande DECOMPOS : lorsque vous décomposez initialement un raccord personnalisé, il est converti dans le bloc de visualisation actif. La décomposition suivante du raccord personnalisé convertit le bloc en un dessin au trait.
- Les commandes EFFACER, DEPLACER, ROTATION et 3DROTATION, ainsi que ECHELLE coupent les raccordements du système.
- Les commandes COPIER, MIROIR, DECALER et RESEAU conservent les propriétés de composants de raccords personnalisés et les jeux de propriétés.

## Modification des aubes directrices

Vous pouvez accéder aux informations sur les aubes directrices pour les raccords de gaines. Il est également possible de supprimer les aubes de tous les raccords ou de certains d'entre eux.


### Pour accéder aux informations sur les aubes directrices et activer les aubes pour les raccords de gaines

- 1 Sélectionnez le raccord auquel vous souhaitez ajouter des aubes.
- 2 Cliquez sur l'onglet Raccord de gaine ► le groupe de fonctions Aubes de gaine ► Ajouter des aubes  .  
Le graphique représentant une aube est ajouté au style de raccord.

---


**REMARQUE** Vous ne pouvez pas modifier le nombre ni le positionnement des aubes directrices une fois ajoutées au raccord. Pour plus d'informations, voir [Ajout d'aubes directrices aux raccords](#) (page 348).

---

- 3 Sélectionnez un ou plusieurs raccords.
- 4 Cliquez sur l'onglet Raccord de gaine ► le groupe de fonctions Modifier ► Propriétés du raccord de gaine  .


5 Dans la boîte de dialogue Propriétés du raccord de gaine, cliquez sur l'onglet Aubes.

**Onglet Aubes de la boîte de dialogue Propriétés du raccord de gaine**




6 Pour activer les aubes, sélectionnez Activer les aubes.

**Pour supprimer les aubes de tous les raccords de même taille et de même sous-type**

- 1 Sélectionnez un raccord.
- 2 Cliquez sur l'onglet Raccord de gaine ► le groupe de fonctions Aubes de gaine ► Supprimer des aubes .

**Pour supprimer les aubes des raccords sélectionnés uniquement**

- 3 Sélectionnez un ou plusieurs raccords.
- 4 Cliquez sur l'onglet Raccord de gaine ► le groupe de fonctions Modifier ► Propriétés du raccord de gaine .
- 5 Dans la boîte de dialogue Propriétés du raccord de gaine, cliquez sur l'onglet Aubes.
- 6 Désélectionnez la case Activer les aubes.

## Modification de l'isolation ou du revêtement sur une gaine ou un raccord




Vous pouvez ajouter ou modifier l'isolation ou le revêtement (ou les deux) de segments et de raccords de gaine dans une longueur de gaine.

---

**REMARQUE** L'isolation et le revêtement sont traités en tant qu'annotations uniquement. Vous ne pouvez voir l'isolation et le revêtement sur la gaine qu'en affichage 2D.

---

1 Sélectionnez un ou plusieurs segments ou raccords de gaines.

Si l'objet sélectionné est...	Procédure
Gaine	cliquez sur l'onglet Gaine ► le groupe de fonctions Modifier ► Propriétés de la gaine 
Raccord de gaine	cliquez sur l'onglet Raccord de Gaine ► le groupe de fonctions Modifier ► Propriétés du raccord de gaine  .
Gaine flexible	cliquez sur l'onglet Gaine flexible ► le groupe de fonctions Modifier ► Propriétés de la gaine flexible  .

2 Cliquez sur l'onglet Revêtement et isolation.

3 Spécifiez la modification :

Pour...	Action
ajouter une isolation	Sélectionnez Appliquer un isolant et précisez une valeur dans Epaisseur.
modifier le pouvoir isolant	Définissez une nouvelle valeur dans Epaisseur.
Ajout du revêtement	Sélectionnez Appliquer un revêtement et précisez une valeur dans Epaisseur.



Pour...	Action
Modification de l'épaisseur du revêtement	Définissez une nouvelle valeur dans Epaisseur.
Suppression de l'isolation ou du revêtement	Désélectionnez Appliquer un isolant ou Appliquer un revêtement.



Vous avez la possibilité d'ajouter un isolant ou un revêtement automatiquement lorsque vous dessinez les longueurs de gaine. Pour plus d'informations, voir [Application d'isolation ou de revêtement sur une gaine](#) (page 315).

## Vérification de la connectivité dans un système de gaines

Il existe plusieurs méthodes permettant de vérifier la connectivité des systèmes de gaines dans vos dessins. Cette opération est recommandée en cas de conflits lorsque vous tentez de modifier un système de gaines.

Effectuez l'une des actions ci-dessous pour vérifier la connectivité d'un système de gaines :

Pour...	Action...
afficher tous les conseils de correction de défauts sur l'ensemble des systèmes	Cliquez sur l'onglet Vue ► le groupe de fonctions MEP ► Afficher les conseils de correction des défauts  . Tous les mauvais raccordements sont affichés en surbrillance (en rouge). Pour plus d'informations, voir <a href="#">Affichage des conseils de correction du défaut</a> (page 968).
vérifier la connectivité entre des composants adjacents	Sélectionnez un composant, puis cliquez sur l'onglet [Gaine/Gaine flexible/Raccord de gaine] ► le groupe de fonctions Modifier ► la liste déroulante Afficher les objets raccordés ► Afficher les objets raccordés  .
vérifier la connectivité d'une longueur de gaine	Sélectionnez un composant de la conduite, puis cliquez sur l'onglet [Gaine/Gaine flexible/Raccord de gaine] ► le groupe de fonctions Modifier ► la liste

Pour...	Action...
	déroulante Afficher les objets raccordés ► Afficher la conduite raccordée  .
vérifier la connectivité entre les branches de la gaine	Sélectionnez un composant, puis cliquez sur l'onglet [Gaine/Gaine flexible/Raccord de gaine] ► le groupe de fonctions Général ► la liste déroulante Sélection du système ► Sélectionner les branches raccordées  . Appuyez sur la touche <b>TAB</b> pour passer en revue les branches raccordées en amont et en aval.


## Modification d'une étiquette

Après avoir placé une étiquette dans votre dessin, vous pouvez redéfinir le style, modifier l'espacement le long de l'objet ou encore changer l'affichage. Servez-vous des poignées pour ajouter ou supprimer certaines étiquettes d'un objet ou décaler une étiquette par rapport à l'objet.

Une étiquette est mise à jour dynamiquement en cas de modification de l'objet auquel elle est attachée. Par exemple, l'étiquette associée reflète les modifications apportées à la taille de la gaine.

### Pour modifier une étiquette à l'aide des poignées


1 Sélectionnez une étiquette pour afficher les poignées disponibles.



2 Choisissez l'action adéquate :

Pour...	Action...
ajouter une étiquette	Cliquez sur la poignée <b>Ajouter</b> (page 289) une étiquette. Maintenez la touche <b>CTRL</b> enfoncée lorsque vous cliquez pour ajouter les étiquettes de manière à les espacer régulièrement.






Pour...	Action...
supprimer une étiquette	Cliquez sur la poignée Supprimer une étiquette. Vous pouvez supprimer les étiquettes de votre choix quelle que soit la méthode d'insertion des étiquettes.
déplacer une étiquette	Cliquez sur la <b>poignée d'emplacement</b> (page 291) et transférez l'étiquette vers l'emplacement souhaité de la courbe. Maintenez la touche <i>CTRL</i> après avoir cliqué sur la poignée Emplacement pour décaler l'étiquette par rapport à la courbe.
ajouter des étiquettes espacées d'une certaine distance le long de la courbe	Cliquez sur la poignée Répéter la distance et cliquez le long de la courbe pour définir la distance allant du début de la courbe jusqu'au point sélectionné. Les étiquettes sont ajoutées sur la courbe et espacées selon cette distance.
répartir régulièrement plusieurs étiquettes sur la courbe	Maintenez la touche <i>CTRL</i> enfoncée et cliquez sur la poignée Répéter la distance.



### Pour modifier une étiquette à l'aide du ruban :

1 Sélectionnez l'étiquette et effectuez l'une des opérations suivantes :

Pour...	Action...
ajouter un noeud d'étiquette	Cliquez sur l'onglet Etiquette ► le groupe de fonctions Général ► la liste déroulante Ajouter la sélection ► Nouveau noeud

Pour...	Action...
	d'étiquette  et sélectionnez un point sur ou à proximité de l'objet.
supprimer un noeud d'étiquette	Cliquez sur l'onglet Etiquette ► le groupe de fonctions Modifier ► Supprimer  .
décaler un noeud d'étiquette	Cliquez sur l'onglet Etiquette ► le groupe de fonctions Modifier ► Décalage  , entrez une distance de décalage, puis appuyez sur la touche <i>ENTREE</i> . Vous êtes libre de décaler l'étiquette de votre choix ou toutes les étiquettes du dessin.
faire pivoter un noeud d'étiquette	Cliquez sur l'onglet Etiquette ► le groupe de fonctions Modifier ► Rotation  , sélectionnez un point de rotation, puis entrez une valeur de rotation. Vous pouvez faire pivoter une seule étiquette ou toutes les étiquettes du dessin.
ancrer l'étiquette à un autre objet	Cliquez sur l'onglet Etiquette ► le groupe de fonctions Modifier ► Déplacer vers l'objet  , puis sélectionnez l'objet auquel vous souhaitez ancrer l'étiquette.

**2** Pour modifier la méthode de positionnement ou le style d'étiquette, cliquez deux fois sur une étiquette.

**3** Dans la palette des propriétés, développez Général, puis dans le champ Style, sélectionnez un nouveau style d'étiquette.

**REMARQUE** La configuration du style d'étiquette détermine si les étiquettes utilisant le style sont considérées comme des annotations (elles sont alors mises à l'échelle si l'échelle d'annotation varie). Pour plus d'informations, voir [Objets annotatifs](#) (page 916).



4 Développez Dimensions, puis sélectionnez une nouvelle méthode de positionnement.

<b>Pour afficher les étiquettes...</b>	<b>Sélectionnez</b>
une par une	Un par un.
à intervalle régulier sur la courbe	Par quantité, puis entrez la valeur souhaitée dans Nombre d'étiquettes.
de façon répétée à un intervalle défini	Par distance, puis entrez la valeur souhaitée dans Distance entre.

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour modifier les étiquettes et les nomenclatures, voir [Création de documents de construction](#) (page 913).

---



# Dessin de systèmes de tuyauterie

# 7

Cette section contient des instructions sur la conception et le dessin de systèmes de tuyauterie mécaniques à l'aide d'AutoCAD MEP dans le cadre d'un plan de construction.

## Présentation des systèmes de tuyauterie

Les ingénieurs en systèmes de tuyauterie conçoivent des systèmes de tuyauterie parallèle ou basés sur la gravité qui varient en taille et en complexité. AutoCAD MEP vous permet de définir les spécifications de tuyauterie, les préférences de routage et les définitions de système qu'utiliseront le logiciel lors du positionnement de la conduite de tuyau. Les solutions de routage générées par le logiciel vous permettent d'ajuster le positionnement. Vous pouvez également annoter le système à mesure que vous placez les objets et les autres équipements, puis générer des documents de construction précis pour ces dessins.

## Processus de création d'un système de tuyauterie

Revoir la procédure

Configurez un projet et ouvrez un dessin.



Afficher des informations supplémentaires

Spécifiez les normes des systèmes de tuyauterie. Attachez le dessin à un plan d'étage architectural en tant que référence externe. Voir [Utilisation des projets](#) (page 215).

## Revoir la procédure

Créez une conception préliminaire 1D.



Spécifiez les tuyaux et les raccords à utiliser lors du dessin d'une conduite de tuyau.



Spécifiez les définitions pour les systèmes d'eau glacée ou de vapeur, les intervalles de taille et les propriétés d'affichage.



Ajoutez des chaudières, des pompes, des échangeurs de chaleur et d'autres équipements.



Raccordez les équipements le long des conduites de tuyau et positionnez le système de tuyauterie (incliné ou non).



## Afficher des informations supplémentaires

Préparez une conception préliminaire en vue d'une évaluation par les maîtres d'oeuvre et les ingénieurs. Voir la section [A propos des diagrammes schématiques](#) (page 868)

Définissez les spécifications de conception de tuyauterie qu'utilisera AutoCAD MEP lors du positionnement de la conduite de tuyau. Voir [Configuration des préférences de routage](#) (page 457) pour une présentation et [Configuration des préférences de routage](#) (page 457) pour plus d'informations.

Définissez l'aspect de vos schémas de tuyauterie. Voir [Configuration des définitions de systèmes](#) (page 461) pour une présentation et [Configuration des définitions de systèmes](#) (page 461) pour plus d'informations.

Placez des équipements dans un dessin. Pour plus d'informations, voir [Ajout d'équipement de tuyauterie](#) (page 476).

Configurez les paramètres de tuyau et les préférences de positionnement de tuyau et appliquez les solutions de routage. Voir les rubriques sous [Ajout d'un tuyau](#) (page 477) et [Utilisation des solutions de routage pour raccorder des objets](#) (page 501). Voir [Dessin d'une tuyauterie inclinée](#) (page 506) pour le positionnement des systèmes de tuyauterie basés sur la gravité.

### Revoir la procédure

Modifiez le positionnement des tuyaux.



Générez les documents de construction.

### Afficher des informations supplémentaires

Affinez les parties du schéma existant. Voir les rubriques sous [Modification d'un système de tuyauterie](#) (page 519).


Annotez le système à mesure que vous placez les objets. Ensuite, créez les documents de construction. Voir [Création de documents de construction](#) (page 914).

## Préférences de routage de tuyau

Les préférences de routage permettent de dessiner des systèmes de tuyauterie avec précision avec le [positionnement automatique](#) (page 413). Les préférences de routage spécifient le composant de tuyau à insérer lors du positionnement de la conduite de tuyau. Les manchons sont insérés à la longueur de tuyau et aux [points de coupure](#) (page 487) adéquats de la conduite de tuyau. Les préférences de routage répondent aux normes de conception et aux spécifications et contiennent les composants de tuyau (tuyaux et raccords) utilisés pour le positionnement de votre conduite de tuyau.

Une préférence de routage de composant de tuyau inclut un ou plusieurs [intervalles de taille](#) (page 459) pour les composants de tuyau et les raccords, notamment les coudes, les tés, les piquages et les réductions. Le logiciel organise les intervalles de taille en fonction des diamètres nominaux des tuyaux. Vous pouvez utiliser les composants de tuyau et les raccords d'un intervalle de taille spécifique lors du positionnement de la conduite de tuyau. L'exemple suivant présente les préférences de routage pour Collé. Notez que les composants de tuyau disponibles sont organisés en fonction du type de matériel pour les profils anglo-saxon américain et métrique américain.


## Préférences de routage, affichant les composants organisés en fonction du type de matériel



Les différents intervalles de taille vous offrent davantage de flexibilité dans vos conceptions de tuyauterie. Imaginons, par exemple, qu'une spécification de conception pour un système d'eau glacée exige des tuyaux en acier du commerce avec des connexions filetés pour tous les tuyaux d'une taille inférieure ou égale à 3". Le système recommande également l'utilisation de tuyaux en acier du commerce munis de connexions à bride à collerette de la classe 150 pour les tuyaux d'une taille supérieure ou égale à 3 1/2".

Lors de la configuration d'une préférence de routage pour une spécification particulière, les raccords adéquats sont insérés automatiquement dans le schéma de tuyauterie. Le [positionnement automatique](#) (page 413) peut générer différentes solutions de routage et vous invite à sélectionner le meilleur choix.

**Conduite dessinée à l'aide d'une préférence de routage donnée (configuration d'affichage Vue de dessus, Mécanique - Tuyau par taille)**



**Tuyaux de pression et tuyaux d'écoulement par gravité**

AutoCAD MEP inclut des préférences de routage pour les tuyaux de pression (conceptions de tuyaux horizontales ou verticales) et les tuyaux d'écoulement par gravité ([tuyauterie inclinée](#) (page 417)). Par exemple, le logiciel insère des tés latéraux ou inclinés, le cas échéant, par le biais du [positionnement automatique](#) (page 413). Vous trouverez ci-dessous un échantillonnage de chaque :

Tuyau de pression (profil anglo-saxon américain) :

- Soudé bout à bout
- Rainuré et fileté
- Bride à emmancher - 150 livres. et fileté
- Fileté 2000 livres.

Tuyau d'écoulement par gravité (anglo-saxon américain) :

- Tuyau de sol en fer forgé (collet)
- Tuyau de sol en fer forgé (sans moyeu)
- Joint mécanique de gaine en fer
- Polyéthylène Haute Densité (HDPE)
- Evacuation sanitaire, égouts, aération

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour plus d'informations, voir [Configuration des préférences de routage](#) (page 457) et [Ajout de tuyaux à partir de la palette d'outils](#) (page 478).

---

### Intervalles de tailles dans les préférences de routage

Les tuyaux et les raccords dans un intervalle de taille doivent avoir une taille nominale commune dans une préférence de routage utilisable dans une conduite de tuyaux. Les conditions suivantes s'appliquent aux intervalles de tailles :

- La limite inférieure de l'intervalle de tailles (affichée dans le champ Taille maximale) équivaut à la plus petite taille commune de tous les composants sélectionnés. Cependant, si vous créez une valeur de taille pour un intervalle de tailles moyen qui est inférieure à la limite supérieure de l'intervalle précédent, la valeur de l'intervalle de taille moyen passe automatiquement à l'intervalle de tailles précédent. Par exemple, si vous définissez une valeur de 3 dans l'intervalle de tailles 2, mais que cette valeur est inférieure aux tailles de l'intervalle 1, l'intervalle de tailles 2 devient l'intervalle 1 et l'intervalle de taille 1 devient l'intervalle 2.
- Le programme filtre la liste des tailles disponibles pour la limite supérieure de l'intervalle de tailles (champ Taille maximale) de façon à inclure uniquement les tailles communes à tous les composants sélectionnés.
- L'intervalle des tailles disponibles pour le composant sélectionné est affiché à côté du composant.

Par exemple, lors de la création d'une préférence de routage, sélectionnez un tuyau dont les tailles vont de 1/8" à 60" et un coude dont les tailles vont de 1" à 24". La limite inférieure de l'intervalle de tailles étant défini sur 1", vous pouvez sélectionner une limite allant jusqu'à 24".

---

**REMARQUE** Pour être certain que les composants sélectionnés ont des tailles en commun avec l'intervalle spécifié, les intervalles de tailles des définitions de préférences de routage dans les dessins créés avec Autodesk Building Systems 2007 n'ont pas été validés par le logiciel. Lorsque vous ouvrez ces dessins dans AutoCAD MEP, ils sont validés. Cependant, cette validation risque de redéfinir les valeurs de certaines limites supérieures et d'attribuer la valeur \*AUCUN\* à certains composants.

---


Les détails des intervalles de taille et la description s'affichent dans la [palette des propriétés](#) (page 467) lorsque vous ajoutez un segment de tuyau à une conduite. Les tailles nominales sont regroupées en fonction des intervalles de tailles de la préférence de routage sélectionnée.




## Positionnement automatique

Dans les nouvelles conduites, vous formez la géométrie en spécifiant les points sur le dessin. Les spécifications de la préférence de routage actuelle vous permettent de contrôler l'insertion automatique des tuyaux, des raccords et des réductions. Les exemples suivants illustrent le fonctionnement du positionnement automatique.

**L'utilisateur déplace le curseur en respectant un angle de 90 degrés par rapport au segment de tuyau.**



**Il lui suffit alors de désigner un point pour que le logiciel ajoute automatiquement un coude à 90 degrés.**



Différents outils AutoCAD MEP fonctionnent avec le positionnement automatique dans les conduites de tuyaux. Vous pouvez, par exemple, définir un angle à l'aide de la boussole. Les angles configurés dans le contenu de coudes déterminent les angles de positionnement automatique disponibles. Les lignes de suivi vous permettent d'aligner un composant sur un autre objet ou une autre ligne. Les accrochages d'objets permettent, quant à eux, de relier des objets de tuyau, ou de rattacher un segment à un point géométrique d'un objet ou d'une ligne.

Le positionnement automatique peut générer des schémas de [tuyauterie inclinés](#) (page 417) pour les systèmes de tuyaux d'écoulement par gravité en fonction des points du dessin. Par exemple, le positionnement automatique détermine l'insertion ou non d'une réduction. Si c'est le cas, la tolérance angulaire de mise en oeuvre est répartie de façon homogène entre les

connexions femelles d'un raccord qui prend la tuyauterie inclinée en charge. Si vous définissez une valeur de pente sur 10 (degrés) dans la [palette des propriétés](#) (page 467) et que l'objet de tuyau possède deux connexions femelles, la tolérance angulaire de ces connexions peut être de 5 degrés chacune. La valeur ne peut dépasser la valeur de tolérance angulaire de mise en oeuvre du composant.

## Solutions de routage

Lorsque vous [raccordez des objets](#) à différentes élévations ou pentes, ou que vous raccordez des objets dont les traits d'axe ne sont pas alignés, le logiciel peut générer des solutions de routage avec différentes combinaisons de raccords ou de joints. Vous pouvez parcourir un aperçu des solutions de routage générées et accepter le positionnement correspondant à vos exigences en matière de conception sur la ligne de commande.

### Ligne de commande


```
Verrouillée/tolérance  
Désactivée/Élévation/Justification/Boussole/Plan/roTation/penTe/Correspondance/N  
Raccorder ou afficher la solution suivante 1(10). [Accepter/Suivant/Précédent/numÉr  
o/Annuler] <Accepter>:
```

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour plus d'informations, voir [Utilisation des solutions de routage pour raccorder des objets](#) (page 501).

---


**CONSEIL** Pour que l'aperçu soit le plus précis possible, notamment dans le cas des solutions de routage à différentes élévations ou pentes, pensez à utiliser un espace de travail configuré pour deux fenêtres. Par exemple, vous pouvez travailler avec une vue en plan dans la première fenêtre et une vue isométrique dans la

seconde. La vue Orbite 3D  peut également s'avérer très utile lors de la prévisualisation des solutions de routage.


---

Si aucune des solutions de routage présentées sur la ligne de commande ne conviennent, sélectionnez celle qui est le plus proche de vos exigences et modifiez le positionnement à l'aide des [poignées](#).

L'exemple suivant décrit le fonctionnement des solutions de routage lors de la connexion d'une conduite à un refroidisseur. La conduite n'est pas à la même élévation et son extrémité n'est pas alignée par rapport à la connexion du refroidisseur. Vous sélectionnez le dernier segment de tuyau et cliquez sur


 ([poignée d'ajout](#) (page 430)) au niveau de l'extrémité ouverte. Vous positionnez le curseur sur la connexion du refroidisseur et cliquez sur la connexion de fin de tuyau.

La deuxième fenêtre permet de prévisualiser les solutions de routage en vue isométrique.




Dans cet exemple, deux solutions de routage sont générées. Chaque solution de routage est basée sur les raccords de la préférence de routage actuelle. Les angles sont déterminés par les angles autorisés dans le coude sélectionné. Consultez l'aperçu des solutions de routage et sélectionnez le positionnement le plus adéquat.

### Première solution de routage



### Seconde solution de routage



## Instructions relatives aux solutions de positionnement contraint

Le positionnement contraint connecte intelligemment un objet de tuyau à un autre, dans des systèmes de tuyauterie **inclinés** (page 417) (basés sur la gravité) ou non (basés sur la pression), même si les deux segments de tuyauterie se trouvent à différentes élévations. AutoCAD MEP permet de contraindre le positionnement en fonction des directives suivantes :

- Les solutions de routage horizontal sont prises en charge lorsque vous raccordez deux objets à différentes élévations.

- Les nouveaux segments verticaux ajoutés à une conduite restent verticaux par rapport au SCU (système de coordonnées utilisateur actif).
- Si vous avez sélectionné Oui pour l'option Utiliser la tolérance de raccord dans le [groupe de fonctions Propriétés du tuyau](#) (page 467) et que le joint prend en charge la [tolérance angulaire de mise en oeuvre](#) (page 450), celle-ci est répartie de façon homogène entre les connexions femelles de l'objet de tuyauterie. Cependant, la valeur ne peut dépasser celle de la tolérance angulaire de mise en oeuvre du composant.

---

**REMARQUE** Lors du positionnement de la conduite de tuyau, le logiciel affiche la valeur de pente réelle pour le segment de tuyauterie actif, dans les schémas contraints et non contraints. Pour plus d'informations, voir [Valeur de pente affichée dans les schémas de tuyauterie](#) (page 419).

---

## Tuyauterie inclinée


La fonction de tuyauterie inclinée d'AutoCAD MEP développe le contenu de catalogue et les préférences de routage de raccord de tuyauterie. La tuyauterie inclinée prend en charge les conceptions de tuyauterie basée sur la gravité pour les systèmes d'évacuation, d'égouts, d'aération et d'égouts d'eau pluviales. Par exemple, vous pouvez positionner la conduite principale d'un système de drainage avec une pente de 1/4" par pied et y raccorder plusieurs branches avec différents angles de pente basés sur la distance et la hauteur à partir de la conduite principale. Le système peut générer différentes solutions de positionnement pour les systèmes inclinés en fonction des points spécifiés dans le dessin, de la valeur de pente et de la [tolérance angulaire de mise en oeuvre](#) (page 450) autorisée pour le raccord de tuyauterie utilisé.

Les schémas de tuyauterie inclinée modélisent les exigences de tuyauterie réelles. L'insertion des raccords s'effectue en fonction de l'orientation du segment de tuyau. Par conséquent, les tuyaux s'ajustent dans les manchons avec flexibilité. AutoCAD MEP fait pivoter l'orientation d'un coude (ou autre raccord) autour du point rattaché en fonction de la ligne d'axe de la tuyauterie inclinée. Le logiciel positionne les tuyaux et raccords avec une pente horizontale et effectue la transition entre les tuyaux inclinés et verticaux, évitant ainsi le calcul manuel des angles.

AutoCAD MEP applique la pente dans la direction Z du système de coordonnées utilisateur actif (SCU) dans le dessin. La création de systèmes de tuyauterie inclinée s'effectue à l'aide de coudes, de tés, de raccords en Y ou d'autres raccords pouvant créer une connexion entre un segment incliné et un segment


horizontal. L'exemple suivant illustre un rapport de pente de 3/10 pour le segment incliné où les coudes pivotent afin de s'adapter à la valeur de pente.

**Segment incliné perpendiculaire aux segments horizontaux (vue de face)**



Il est possible de créer des pentes dans des conduites droites à condition de disposer des raccords décrivant un angle approprié. Dans l'exemple suivant, un coude de 45 degrés raccorde un segment incliné à 45 degrés à des segments horizontaux.

**Segment de tuyau incliné (vue de côté)**



AutoCAD MEP prend en charge la conception de connexions inclinées en connectant une branche à une conduite principale à l'aide de raccords en Y (piquages) ou de tés inclinés. Les tés inclinés ou les raccords en Y sont insérés suivant l'orientation adéquate pour raccorder une branche inclinée à une conduite principale inclinée. Vous pouvez également utiliser une réduction excentrique (avec des ouvertures de diamètres différents à chaque extrémité et des lignes d'axe différentes) ou une réduction concentrique (avec des ouvertures de diamètres différents à chaque extrémité et la même ligne d'axe).

Le [Positionnement automatique](#) (page 413) peut générer des [solutions de routage](#) (page 414) pour les systèmes de tuyauterie inclinée en fonction des points du dessin. Vous pouvez dessiner des schémas de tuyauterie inclinée si la préférence de routage prend en charge la [tolérance angulaire de mise en oeuvre](#) (page 450). Alors que vous dessinez le tuyau, les propriétés relatives aux tuyaux inclinés s'affichent dans la [palette des propriétés](#) (page 467). Par exemple, l'option Utiliser la tolérance de raccord permet d'activer la tolérance angulaire de mise en oeuvre sur un joint si la préférence de routage actuelle la prend en charge. Lors du positionnement de la conduite de tuyau, vous pouvez définir une valeur de pente dans la palette des propriétés et le format de pente dans

l'onglet Général de la boîte de dialogue [Préférences de positionnement du tuyau](#) (page 481).

Vous pouvez également définir la direction de joint. La direction de joint détermine l'orientation des connexions mâles et femelles lors du [positionnement automatique](#) (page 413). Par exemple, si vous sélectionnez mâle dans femelle, la connexion mâle est placée en premier et la connexion femelle est placée par la suite après le joint.

---

**CONSEIL** Si vous définissez le routage de [tuyaux de pression](#) (page 411), vous pouvez augmenter la réactivité du logiciel en procédant comme suit : sélectionnez Non pour l'option Utiliser la tolérance de raccord, spécifiez l'angle souhaité sous Angle de cintrage, puis spécifiez le raccord de branche de votre choix. Cela permet au logiciel de générer des [solutions de routage](#) (page 414) en positionnement automatique plus précises en fonction de paramètres spécifiques.

---

### **Pentes prises en charge par les systèmes de tuyauterie basés sur la gravité**


Les outils de tuyau d'écoulement par gravité dans l'[onglet Tuyau d'écoulement par gravité](#) (page 478) prennent en charge les conceptions de tuyauterie inclinée pour les systèmes d'évacuation, de traitement, sanitaires, de ventilation sanitaire et d'égouts pluviaux avec les inclinaisons suivantes :

- 1/8" par pied
- 1/4" par pied
- 1/2" par pied

### **Valeur de pente affichée dans les schémas de tuyauterie**

Le logiciel affiche la valeur de pente réelle d'un segment de tuyauterie lors du dessin de la conduite. La valeur de pente s'affiche dans les schémas [contraints](#) (page 416) (tuyau tracé entre deux objets de tuyauterie existants) et non contraints (tuyau tracé à partir d'un objet de tuyauterie vers un point dans l'espace). Ces informations s'avèrent particulièrement utiles lors de la génération des [solutions de routage](#) (page 414), comme illustré ci-après.

### Valeur de pente affichée



La valeur de pente d'un segment de tuyauterie peut être affichée dans le [groupe de fonctions Propriétés du tuyau](#) (page 467). Le segment peut également avoir une pente différente suivant la solution de routage utilisée. L'indicateur visuel immédiat indique la solution utilisée et la valeur de pente associée. Pour désactiver cette fonction, entrez *PipeSlopeDisplay* sur la ligne de commande. Ensuite, entrez *n* à l'invite suivante.

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour le positionnement des conceptions de tuyauterie inclinée, voir [Dessin d'une tuyauterie inclinée](#) (page 506).

---

## Définitions de systèmes de tuyauterie

Les définitions de systèmes de tuyauterie déterminent les informations d'affichage (présentation des tuyaux par taille, paramètres d'identificateur de calque, style d'affichage de montée/descente, propriétés d'affichage, etc). En règle générale, une définition de système est associée à un type de système de tuyauterie, par exemple, eau glacée ou vapeur. Les paramètres d'une définition de système contrôlent de nombreuses propriétés d'affichage d'un système de tuyauterie. Un style d'identificateur de calque est affecté à une définition de système. Cette désignation régit le calque, la couleur et le type de ligne du



système. Vous pouvez également configurer une définition de système de sorte qu'elle affiche les tuyaux en 1D ou en 2D par taille.

Vous pouvez affecter une définition de système à un [groupe de systèmes](#). Dans le logiciel, les conduites possédant des définitions de systèmes différentes ne peuvent pas se connecter entre elles à moins de modifier le système de la première conduite. Toutefois, vous pouvez attribuer un groupe de systèmes à différentes définitions de systèmes. Cette possibilité permet de relier des conduites provenant de différentes définitions de systèmes tout en conservant chaque conduite dans son propre système. Par exemple, vous pouvez attribuer le même groupe de systèmes à Chauffage - Eau chaude - Aller et Chauffage - Eau chaude - Recirculation. Vous pouvez ensuite relier les conduites de ces deux systèmes tout en préservant leurs paramètres d'origine.

Les gabarits par défaut incluent de nombreuses définitions de systèmes de tuyauterie (par exemple, eau glacée, eau chaude et vapeur). Les définitions des systèmes de tuyauterie sont conservées dans le dessin. Vous pouvez utiliser des définitions de systèmes différentes pour les dessins ou partager ces définitions entre plusieurs dessins.


## Affichages de systèmes de tuyauterie

Les modes d'affichage des systèmes de tuyauterie peuvent être les suivants : [1D](#) (page 422), [affichage graphique 1D](#) (page 423), [2D](#) (page 424) ou [graphique 1D](#) (page 462). Chaque variante se rapporte à l'emplacement réel de l'objet dans le modèle 3D.

Il n'est pas nécessaire de configurer le système de tuyauterie pour l'afficher dès le départ au format 1D ou 2D. Contentez-vous de [construire votre système](#) (page 151) composant par composant (par exemple, segments et raccords de tuyauterie). Quel que soit le mode d'affichage des composants du système de tuyauterie, ceux-ci conservent l'intégralité de leurs propriétés (type de composant, taille et type de connexion, par exemple). Vous aurez tout loisir ensuite d'utiliser des [configurations d'affichage](#) et des définitions de système pour gérer les modes d'affichage 1D ou 2D du système de tuyauterie. Vous pouvez [intervertir la configuration d'affichage](#) d'un dessin 1D ou 2D. Pour combiner les modes 1D et 2D [en fonction de la taille nominale des tuyaux](#), il suffit d'utiliser une définition de système pour le système de tuyauterie conjointement à la configuration d'affichage appropriée pour le dessin.

ou combiner les modes graphique 1D, 1D et 2D au sein du même dessin. L'affichage 1D est très pratique pour créer des présentations préliminaires, gagner de l'espace ou proposer une vue simplifiée d'un système dans un dessin complexe. Lors du traçage, rien ne vous empêche de combiner des affichages

2D, 1D et graphique 1D dans le même dessin. Il peut être intéressant, par exemple, de représenter les systèmes de tuyauterie de grand diamètre à l'échelle 2D, les systèmes de diamètre intermédiaire à l'échelle 1D et les systèmes de petit diamètre en mode graphique 1D. Dans l'illustration suivante, les systèmes de grand diamètre s'affichent en 2D et les systèmes de plus petite taille s'affichent en 1D.



---

**CONSEIL** Il ne faut pas confondre le mode d'affichage 1D et le mode d'affichage schématique. Dans le premier cas, la présentation reflète la géométrie et l'emplacement réels de tous les composants de la conduite. Que la conduite soit affichée en mode 1D ou 2D, elle contient toujours l'intégralité des propriétés de tuyauterie définies telles que la taille et le système. Il est possible également de générer des vues isométriques des affichages 1D et 2D

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour plus d'informations, voir [Configuration des définitions de système pour 1D, 2D ou graphique 1D](#) (page 462) et [Configuration des graphiques pour l'affichage 1D de tuyaux](#) (page 464).


---

## Affichage 1D

L'affichage 1D s'utilise pour l'annotation des documents de construction. Les raccords et les connexions présentés dans un système de tuyauterie 1D sont affichés à leurs cotes d'enveloppe réelles. Les composants intégrés et ancrés tels que les vannes s'affichent à l'échelle 1D et les [pièces à vues multiples](#) (page 117) à l'échelle 2D.

Dans l'exemple suivant, les raccords (tés, coudes et réductions) sont conformes à leurs cotes d'enveloppe réelles. Une vanne d'isolement et un clapet de retenue


s'affichent en tant que composants à l'échelle 1D et la pompe s'affiche à l'échelle 2D.



## Affichage graphique 1D

L'affichage graphique 1D affiche le routage généralisé d'un système de tuyauterie, utilisant des composants qui ne sont pas mis à l'échelle. Il affiche les équipements en tant que symboles schématiques, mais n'affiche pas de raccord ou de type de joint. Les tailles des composants et des symboles d'équipements sont liées à leur emplacement dans le modèle physique, mais pas à leurs cotes réelles.

Dans l'exemple suivant, une conduite de gaz naturel et une conduite d'eau chaude sont reliées à une chaudière. Les conduites et les composants intégrés (vannes, réductions, régulateur de pression et manomètre) sont affichés sous forme de symboles 1D. La chaudière est représentée par un composant 2D à l'échelle. La conduite de gaz utilise des connexions filetées alors que la conduite d'eau chaude utilise des connexions soudées. Les types de connexion sont indiqués sur les raccords.



Si vous tracez un système de tuyauterie de grande taille en mode 1D ou 2D, le rendu des raccords et des équipements sur les plus petites conduites risque d'être imparfait dans la mesure où ils sont beaucoup trop petits en comparaison avec le système entier. Si vous réservez l'affichage graphique 1D aux systèmes de tuyauterie de taille modeste, les raccords et les symboles d'équipement sont tracés à la taille indiquée.

L'affichage graphique 1D n'altère pas les composants du système. Les composants de tuyauterie restent conformes à toutes les propriétés définies (telles que la taille et le système) et peuvent être reproduits à l'échelle au format 1D ou 2D.


---

**RUBRIQUES CONNEXES** Voir les sections [Configuration des définitions de système pour 1D, 2D ou graphique 1D](#) (page 462) et [Configuration des graphiques pour l'affichage 1D de tuyaux](#) (page 464).

---

## Affichage 2D

Ce mode affiche les composants de tuyauterie en tant qu'objets à l'échelle en deux dimensions. Dans les vues isométriques, ils sont présentés en trois dimensions. L'affichage des raccords et des équipements tient compte des contours de leur géométrie physique. En règle générale, les conduites de grand diamètre sont affichées en 2D, ce qui permet de gagner de la place et de vérifier les interférences avec les objets environnants.



## Affichage du trait d'axe des coudes


Les normes de tuyau et les entreprises utilisent les traits d'axe en modes d'affichage 1D, 2D, modèle et plan afin d'obtenir une représentation fidèle de l'emplacement de l'intersection d'un coude. En règle générale, la trajectoire

du trait d'axe est déterminée par les conceptions de tuyau. Les fabricants et les sociétés de construction de tuyauteries d'eaux usées utilisent les traits d'axe afin de s'assurer de la précision des processus d'installation de tuyauterie et des dessins de fabrication.

L'affichage du trait d'axe des coudes dans AutoCAD MEP est basé sur la trajectoire et l'orientation des [connexions 1 et 2 du coude](#) (page 1116). L'affichage du trait d'axe suit en général la trajectoire de la courbe et il est généré dans toutes les vues orthogonales et modèles.

L'exemple suivant illustre le trait d'axe des coudes d'un tuyau en affichage 2D. Un coude est de 45 degrés et l'autre de 90 degrés.

Trait d'axe d'un tuyau en affichage 2D



---

**REMARQUE** Vous pouvez [contrôler le trait d'axe de l'affichage des coudes](#) (page 466) et stocker les résultats d'affichage dans un dessin des domaines Tuyauterie, Electrique ou HVAC.

---

## Composants de mannequin

Les mannequins sont des composants 1D sans cote utilisés pour les conceptions préliminaires. Lorsque vous dessinez les systèmes avec les composants de mannequin, le logiciel insère des segments et des raccords aux points adéquats comme d'autres types de tuyau. Vous pouvez convertir un mannequin en tout autre type de composant (tube en acier ou en cuivre du commerce, par exemple).

Pour concevoir un système de tuyauterie avec des mannequins, [configurez une préférence de routage](#) (page 457) en utilisant des mannequins provenant du catalogue de composants par défaut. Le gabarit de dessin par défaut du modèle Aecb contient une préférence de routage avec un mannequin. Dessinez vos systèmes comme vous le feriez pour tout autre type de tuyau. Pour

transformer les mannequins en d'autres composants, modifiez le sous-type du composant en procédant comme indiqué aux sections [Modification de la préférence de routage et de la taille nominale](#) (page 533) et [Modification d'un raccord de tuyauterie](#) (page 538).

## Catalogue des composants de tuyau

Les catalogues de composants de tuyauterie contiennent des composants de tuyau dans des milliers de tailles. Le domaine Tuyauterie comprend les types de composants suivants :


- Connexion
- Manchon
- Croix
- Coude
- Extrémité
- Raccord en Y décalé (piquage)
- Siphon en P
- Piquage
- Té
- Transition
- Raccord en Y
- Indéfini

L'organisation des catalogues de composants de tuyau varie en fonction du profil où est exécuté AutoCAD MEP. Les catalogues pour les profils anglo-saxon américain et métrique américain sont organisés suivant les types de matériel :

- Fonte
- Cuivre
- Fonte ductile
- Plastique
- Acier

Les raccords de ces catégories sont regroupés en fonction du type de connexion (filetée, par exemple). L'exemple suivant illustre le catalogue des composants en fonte.

### Catalogue de composants de tuyaux pour les composants en fonte




Les catalogues dans le profil global sont organisés suivant le type et le diamètre extérieur, comme suit :

- Tuyaux et raccords du commerce : cotes des tuyaux et des raccords basées sur les tuyaux en acier utilisés dans le commerce ; inclut également les tuyaux en plastique (PVC, par exemple).
- Fonte ductile : cotes des tuyaux et des raccords basées sur les tuyaux en fonte utilisés dans le commerce.
- Cotes des tubes et des raccords basées sur les tubes en cuivre.
- **Mannequin** (page 425) : composants 1D sans cote utilisés pour les conduites préliminaires et qu'il est possible de convertir en d'autres types de tuyau.

L'exemple suivant illustre le catalogue des pièces à vues multiples de tuyaux du chapitre Mécanique.


## Pièces à vues multiples sous Mécanique



Chaque répertoire de tuyau du profil global comporte les raccords couramment utilisés pour ce type de tuyau. Les raccords de tuyauterie sont généralement triés par type de composant, type de connexion et pression nominale. L'exemple suivant présente une structure de répertoire correspondant à un manchon emmanché-soudé de classe 3000.



## Manchons du catalogue de tuyaux



Les raccords et connexions de tuyau, contrairement aux segments de tuyaux, sont dotés de types de connexion spécifiques. Les connexions de tuyau comme les brides sont traitées comme des objets distincts dans la construction actuelle. Ainsi, si vous décidez de raccorder un coude à bride à un segment de tuyau, une connexion à bride indépendante est ajoutée au segment de tuyau. Vous pouvez prendre en compte toutes les connexions du système et créer les nomenclatures qui s'y rapportent. Les [longueurs d'insertion des connexions](#) (page 449) servent à représenter précisément les longueurs des tuyaux et les emplacements des joints dans le système.

---


**RUBRIQUES CONNEXES** Voir les sections [Longueur de tuyau et longueur de coupe](#) (page 451) et [Connexion d'un composant paramétrique](#) (page 1116).

---

## Poignées de tuyau

Les poignées de tuyau permettent d'ajouter ou de modifier directement les objets de tuyauterie ou les pièces à vues multiples. L'ensemble des poignées disponibles s'affiche lors de la sélection d'un objet.


### Poignées activées pour un té à bride (vue isométrique)




## Poignées d'ajout

Les poignées d'ajout (⊕) sur les segments de tuyau, les raccords de tuyauterie et les pièces à vues multiples (comme illustré ci-dessous) permettent d'ajouter rapidement des objets de tuyauterie, tout en maintenant la connectivité le long de la conduite de tuyau.


### Sur un segment de tuyau




### Sur un raccord de tuyauterie



### Sur une pièce à vues multiples (pompe)




S'utilisent pour dessiner un tuyau directement à partir d'une pompe (vue isométrique)




Les poignées d'ajout de certains raccords vous permettent de créer une nouvelle branche directement à partir du raccord. Par exemple, vous pouvez utiliser la poignée d'ajout d'un coude pour le convertir en té pendant le dessin d'une conduite. Les branches de tuyau existantes restent connectées.


**Poignée d'ajout sur un coude**



**Conduite dessinée à partir du coude**



**Coude converti en té automatiquement**



---

**RUBRIQUES CONNEXES** Voir [Ajout de tuyaux à l'aide des poignées d'ajout](#) (page 494).

---


## Poignées de modification d'une conduite de tuyau

AutoCAD MEP propose différentes poignées permettant de modifier les objets de tuyauterie dans une conduite de tuyau.


### Poignées d'emplacement

Les poignées d'emplacement permettent de déplacer, dans le plan XY actif, les [pièces à vues multiples](#) (page 117), les raccords ou les segments de tuyau dans une conduite de tuyau, tout en conservant la connectivité (mouvement associatif). Les poignées d'emplacement s'affichent aux points d'insertion et de connexion des composants. Lorsque vous déplacez une pièce à vues multiples, les segments de tuyau liés à la pièce peuvent être déplacés, raccourcis ou allongés pour conserver la connexion au système. Vous avez également la possibilité de déplacer un segment de tuyau sans modifier l'emplacement des pièces à vues multiples ou d'autres parties de la conduite de tuyau.


#### Sur un segment de tuyau



#### Sur un raccord de tuyauterie




#### Sur une pièce à vues multiples (pompe)




## Mouvement d'un segment de tuyau

Les illustrations suivantes représentent l'utilisation des poignées d'emplacement pour l'éloignement d'un tuyau par rapport à une pompe.


**Poignée d'emplacement sélectionnée sur un segment de tuyau**



**Nouvel emplacement indiqué**



**Résultat final**




Les raccords fixés au tuyau suivent le déplacement du tuyau, mais tous les autres composants de la conduite sont maintenus dans leur position d'origine. Les coudes reliés au tuyau suivent son déplacement et les tuyaux raccordés aux coudes changent de longueur. Le système reste connecté.


## **Mouvement d'une pièce à vues multiples de tuyau**

Les illustrations suivantes représentent l'utilisation des poignées d'emplacement pour le déplacement d'une pièce à vues multiples de pompe. Les tuyaux et les raccords suivent le déplacement de la pièce à vues multiples, mais tous les autres composants de la conduite sont maintenus dans leur position d'origine.


Poignée d'emplacement sélectionnée sur une pièce à vues multiples



Nouvel emplacement indiqué



Résultat final





---

**RUBRIQUES CONNEXES** Voir [Déplacement de composants de tuyau à l'aide de poignées d'emplacement](#) (page 524).

---

## Poignées d'élévation

Les poignées d'élévation (  ) permettent de modifier l'élévation de composante et de segments de tuyau dans la vue modèle, par rapport au dessus, au trait d'axe ou au dessous du segment.



Si le composant ou le segment de tuyau est relié à d'autres objets, vous pouvez préciser si vous voulez préserver la connectivité au moment de la [modification de l'élévation de l'objet de tuyau](#) (page 525).

---


**REMARQUE** Les poignées d'élévation ne sont pas disponibles sur les segments de tuyau flexibles ou inclinés. Pour modifier l'élévation au point de départ d'un segment de tuyau flexible, servez-vous de la [palette des propriétés](#) (page 519). Vous modifiez les segments de tuyau inclinés en ajustant les élévations des raccords reliés.

---


L'exemple suivant représente la modification d'élévation d'un segment de tuyau. Comme l'espace libre n'est pas suffisant pour accéder aux volants de commande de la vanne, il convient de relever un segment de tuyau horizontal d'une valeur de cote relative à son élévation actuelle. Le logiciel ajuste en conséquence la position des objets raccordés tout en maintenant leur connectivité.




## Modification de l'élévation d'un tuyau



Sélectionnez le segment de tuyauterie.



Sélectionnez la poignée d'élévation.





---


**RUBRIQUES CONNEXES** Voir [Modification de l'élévation des composants de tuyau](#) (page 525).

---


## Poignées d'inversion et de rotation

Les poignées d'inversion (  ) en forme de flèche permettent de faire pivoter les composants de tuyauterie intégrée, les raccords et les piquages, sur 180 ou 90 degrés, dans la direction indiquée par la poignée.

### Rotation de 90 degrés d'une vanne à trois voies dans une vue en plan



sélection de la vanne




Maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur la poignée pour faire pivoter l'objet.



résultat

Dans les vues isométriques, les poignées de rotation en forme de losange (  ) permettent de faire pivoter de n'importe quel angle un objet autour de son trait d'axe.



AutoCAD MEP affiche les poignées d'inversion sur les [composants de tuyauterie intégrés](#), les raccords et les piquages comprenant des connexions aux extrémités opposées. Toutefois, lorsque la connectivité des conduites de tuyau doit être

préservée, les options de rotation sont limitées voire inaccessibles (les poignées de rotation sont masquées). Par exemple, vous pouvez faire pivoter le raccord en Y situé à gauche de plusieurs façons. En revanche, vous ne pouvez pas faire pivoter le raccord en Y situé à droite, car il est relié à une branche.


Lorsque vous faites pivoter un composant, un raccord ou un piquage relié à d'autres objets, ces objets sont ajustés de manière à préserver la connectivité. Par exemple, la longueur des segments de tuyaux raccordés sera peut-être légèrement modifiée suite à l'inversion de l'orientation du raccord. Si les objets ne peuvent pas être ajustés, ils sont déconnectés.

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Voir [Rotation des composants de tuyau](#) (page 526).


---

## Poignées d'extension


Les poignées d'extension permettent de modifier la longueur des segments de tuyau (  ). Les poignées d'extension contraignent un segment à son angle actuel, ce qui les rend particulièrement utiles lorsqu'il s'agit d'allonger des segments de tuyau déjà placés.

Si vous utilisez la poignée d'extension située au niveau d'une extrémité raccordée à un autre objet, vous pouvez indiquer si vous souhaitez conserver la connectivité entre les objets.

### Poignées d'extension sur les segments de tuyau




Segment de tuyauterie non raccordé




Segment de tuyauterie raccordé

L'illustration suivante représente un segment de tuyau dans un système de sprinkler qui est allongé à l'aide de poignées. Pour éviter les interférences avec le système de gaines, les objets raccordés sont ajustés afin de préserver la connectivité.


### Tuyau sélectionné




### Poignée d'extension sélectionnée en mode d'édition




### Nouvelle longueur saisie



### Résultat final



Si le segment de tuyau n'est raccordé à aucun autre objet, vous pouvez modifier la longueur et l'angle correspondants à l'aide des poignées de départ et d'extrémité. Ces poignées permettent de modifier l'emplacement XYZ du point de départ ou de l'extrémité du segment. Elles sont particulièrement utiles lors de la conception initiale des conduites, car elles permettent de raccorder un segment à une conduite existante.



---

**REMARQUE** Lorsque vous vous servez des poignées d'extension, la valeur d'extension affichée dans la cote dynamique est identique à la longueur du tuyau, mais peut être différente de la longueur de coupe. Pour plus d'informations, voir [Longueur de tuyau et longueur de coupe](#) (page 451).

---

**REMARQUE** Voir [Modification de la longueur d'un segment de tuyau](#) (page 527).

---


## Connexions de tuyaux

Les connexions de tuyaux modélisent les composants et la construction d'un système de tuyauterie réel. Les connexions rattachent les segments de tuyaux aux joints, aux raccords et aux [pièces à vues multiples](#) (page 117). Les joints séparés, notamment les brides et les manchons, reflètent les composants de construction réels des nomenclatures. Les [longueurs d'insertion des connexions](#) configurées pour les composants permettent de calculer exactement les longueurs des tuyaux et la position des joints.


## Connexions tuyau

Les connexions sur les segments de tuyau et les raccords permettent aux objets de tuyauterie (segments de tuyau, raccords et pièces à vues multiples de tuyau, par exemple) de former un système intelligent. Elles se trouvent à chaque extrémité du composant, comme illustré ci-dessous.

### Connexions tuyau




### Connexions de raccord



Les connexions des manchons rainurés, comme illustré ci-dessous, se trouvent à l'intérieur du manchon, à la valeur de profondeur de la [longueur d'insertion de connexion](#), en raison de leur géométrie de conception. A la différence des autres types de connexion, les extrémités des tuyaux sont prévues pour être insérées à l'intérieur des manchons rainurés. Par conséquent, les [longueurs de coupe](#) (page 451) dotées de connexions rainurées sont rapportées différemment.



### Emplacements des connexions sur les manchons rainurés



A chaque connexion de raccord et de pièce à vues multiples correspond un type de connexion particulier. Une pompe montée sur socle, par exemple, a des types de connexion associés à ses connexions. De la même manière, un manchon fileté possède un type de connexion fileté qui lui est associé. Le comportement d'une connexion d'une pièce à vues multiples est similaire à celui d'une connexion de tuyauterie sur un segment de tuyau.

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour plus d'informations, voir [Raccords mâle-femelle et direction de joint](#) (page 448) et [Conseils de création de contenu de raccords paramétriques](#) (page 1091).


---

Aucun type n'est affecté aux connexions de segments de tuyau. En revanche, elles héritent du type de connexion du raccord de tuyauterie connecté. Ainsi, si un manchon emmanché-soudé est relié à une extrémité d'un segment de tuyau, la connexion tuyau de cette extrémité adopte le type de connexion emmanchée-soudée. Pour plus d'informations, voir [Affichage des détails de la connexion](#) (page 186).

## Affectations de connexion

AutoCAD MEP détermine les connexions des raccords ou segments de tuyauterie et ajoute les joints adéquates, en fonction des spécifications [des préférences de routage des composants de tuyaux](#) (page 409). Le nombre de joints ajoutés dépend du type de connexion. L'illustration suivante représente

un segment de tuyau et ses raccords. Le logiciel détermine le nombre de joints, comme suit :



- Le n° 1 correspond à un segment de tuyau sans type de connexion défini.
- Le n° 2 correspond à un manchon rainuré avec des connexions femelles.
- Le n° 3 correspond à un raccord coudé avec des connexions mâles et sans type de connexion défini.

Le segment de tuyau (n° 1) hérite du type de connexion du raccord rainuré femelle (n° 2). La connexion du raccord coudé (n° 3) hérite du type de connexion du manchon rainuré femelle (n° 2), comme spécifié dans les préférences de routage.

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Règles de comportement de connexion](#) (page 1094).

---

## Types de connexion pour les tuyaux et les raccords de tuyauterie

Vous affectez les types de connexion dans la boîte de dialogue Propriétés des connexions lors de la construction de contenu de raccords à l'aide du générateur de contenu (voir [Ajout de connexions à un raccord paramétrique](#) (page 1144)). Les types de connexion s'affichent sur l'onglet [Affectations de connexion](#) (page 485) de la boîte de dialogue Préférences de positionnement du tuyau. Le tableau suivant illustre les orientations différentes des types de connexion de tuyaux :

Type de connexion	Orientation de connexion
A bride, tous les types	

---

**Type de connexion****Orientation de connexion**

---


Raccord sur tuyau : les brides sont incluses généralement sur les raccords. Une bride distincte est ajoutée au segment de tuyauterie.

Tuyau sur tuyau : une bride indépendante est ajoutée à chaque extrémité du tuyau pour permettre la connexion.

Raccord sur raccord : les raccords montés sur bride s'emboîtent directement entre eux. Aucune bride distincte n'est ajoutée à la connexion.

---

Fileté, emmanché-soudé, collé, brasé




Raccord sur tuyau : les segments de tuyau ont embouts mâles et les raccords des embouts femelles. Le tuyau s'emboîte directement sur le raccord.

Tuyau sur tuyau : un manchon femelle est inséré entre les segments de tuyau.

Raccord sur raccord : les raccords s'emboîtent directement entre eux.

---

A rainures




Raccord sur tuyau : on considère que les raccords et les segments de tuyau sont pourvus d'extrémités à rainures qui permettent le montage d'un manchon. Un manchon est ajouté pour raccorder le raccord au tuyau.

Tuyau sur tuyau : un manchon est ajouté pour raccorder les segments de tuyau.

Raccord sur raccord : un manchon est ajouté pour relier les raccords.

---

Soudé bout à bout



Aucun objet supplémentaire n'est ajouté. Les raccords et les segments de tuyau se raccordent directement.

---

---

**REMARQUE** Le type de connexion du domaine Tuyauterie est Connexion identique. Lorsque le type Connexion identique est configuré pour un objet de tuyauterie connecté à un moyeu, la connexion 1 hérite du type de la connexion 2 sur le moyeu connecté. Pour plus d'informations, voir [Règles de comportement de connexion](#) (page 1094).

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour créer du contenu de raccords paramétriques, voir [Ajout de connexions à un raccord paramétrique](#) (page 1144) et [Conseils de création de contenu de raccords paramétriques](#) (page 1091).


---

## Raccords mâle-femelle et direction de joint


Les [préférences de routage des composants de tuyau](#) (page 409) incluent les composants avec des connexions mâle-femelle. Ces préférences spécifient le composant de tuyau à insérer lors du positionnement de la conduite de tuyau. Vous spécifiez l'orientation des joints mâles et femelles à l'aide de la propriété Direction de joint dans le [groupe de fonctions Propriétés du tuyau](#) (page 467). Si vous sélectionnez Mâle dans femelle, la connexion mâle est dessinée en premier et la connexion femelle est dessinée par la suite après le joint. Le [positionnement automatique](#) (page 413) insère des composants dans le schéma de tuyauterie en fonction des [règles de comportement de connexion](#) (page 1094) définies. L'orientation mâle-femelle adéquate d'une [connexion de raccord](#) (page 1116) est héritée en fonction de son genre. Les manchons sont insérés à la longueur de tuyau et aux [points de coupure](#) (page 535) adéquats de la conduite de tuyaux. Le logiciel peut inverser l'orientation mâle vers femelle d'une conduite de tuyau le cas échéant, permettant ainsi des interconnexions reflétant les scénarios réels.

Les exemples suivants illustrent les connexions mâles-femelles lorsque vous dessinez le tuyau et spécifiez la direction de joint dans la vue en plan.

### Joint de tuyau mécanique non incliné



### Joint de tuyau mécanique incliné



Le [générateur de contenu](#) (page 1083) permet de créer des composants paramétriques personnalisés avec des connexions mâles, femelles ou une combinaison des deux, basées sur les exigences des tuyauteries réelles. Par exemple, vous pouvez définir les valeurs de [longueur d'insertion de connexion](#) (page 449) de sorte qu'elles correspondent à la profondeur réelle de la connexion. Vous pouvez également définir la [tolérance angulaire de mise en oeuvre](#) (page 450) de sorte qu'elle corresponde à la tolérance de raccord autorisée pour la connexion en fonction des spécifications du fabricant.

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour plus d'informations, voir [Conseils de création de contenu de raccords paramétriques](#) (page 1091), [Connexion d'un composant paramétrique](#) (page 1116) et [Création d'un raccord paramétrique à l'aide du générateur de contenu](#) (page 1133).


---

## Longueur d'insertion de connexion

Chaque raccord du [catalogue de composants de tuyau](#) (page 426) possède une ou plusieurs valeurs de longueur d'insertion de connexion (**n** valeurs CEL). La longueur d'insertion de connexion correspond à la [longueur du tuyau](#) (page 451) insérée dans une connexion de raccord. Les valeurs CEL sont normalisées et configurées pour tous les raccords de tuyauterie.

A l'exception des manchons rainurés, les [connexions tuyau](#) (page 444) s'affichent aux extrémités des segments de tuyau et des raccords. Dans un dessin, le logiciel représente un tuyau connecté à un raccord comme étant rattaché à l'extrémité de ce dernier. Cependant, dans les conditions réelles, le tuyau d'une conduite s'insère dans le raccord.

### Représentation par le logiciel du tuyau connecté à l'extrémité du raccord



## Tolérance angulaire de mise en oeuvre (tolérance de raccord)

La tolérance angulaire de mise en oeuvre détermine si la déviation est autorisée sur les joints avec un angle de fléchissement. Elle inclut les types de connexion femelle avec des angles non standard basés sur les exigences des fabricants et des utilisateurs. La tolérance angulaire de mise en oeuvre est stockée dans le contenu de catalogue et n'est disponible que pour les raccords femelle pris en charge par les spécifications du fabricant. Pour activer la tolérance angulaire de mise en oeuvre pour les raccords femelles pris en charge dans les conceptions de [tuyauterie inclinée](#) (page 417), sélectionnez Oui pour l'option Utiliser la tolérance de raccord dans le [groupe de fonctions Propriétés du tuyau](#) (page 467).


---

**RUBRIQUES CONNEXES** Voir [Dessin d'une tuyauterie inclinée](#) (page 506).

---

## Jointes des tuyaux

AutoCAD MEP traite les joints des tuyaux comme des objets séparés du segment de tuyau. Ainsi, un segment de tuyau à connexions à bride est, en fait, constitué de 3 objets : 1 segment de tuyau et 2 brides.



Le logiciel ajoute des joints lorsque vous dessinez le tuyau, en fonction des sélections effectuées sous Options de routage dans le [groupe de fonctions](#)


[Propriétés du tuyau](#) (page 467). Le fait d'avoir des joints présentés en tant qu'objets séparés permet d'obtenir un rendu plus fiable des systèmes qui reflète la construction physique du système de tuyauterie. Il est possible d'établir des nomenclatures pour les joints tels que les brides ou les manchons. Vous pouvez également manipuler les joints en changeant leur type de connexion ou en ajustant leur position sur une conduite.

Le logiciel catégorise les joints des tuyaux en tant que raccords dans le [catalogue des objets de tuyau](#) (page 426). Les raccords figurent dans les répertoires de manchons et de connexions asymétriques. Les brides emmanchées-soudées sont un exemple de connexion asymétrique. Un côté de la bride est configuré avec un emboîtement qui permet de la raccorder à un tuyau alors que l'autre côté correspond à la face de bride destinée à être reliée à une bride voisine.


## Longueur de tuyau et longueur de coupe

La longueur d'un segment de tuyau est modélisée avec précision à l'aide de joints distincts. La longueur de coupe dans la [palette des propriétés](#) (page 519) correspond à la longueur réelle du tuyau et inclut les profondeurs nécessaires à l'insertion des brides.

## Longueur de coupe sur la palette des propriétés




La longueur de coupe correspond à la distance entre les connexions à l'intérieur d'un segment de tuyau. Le diagramme suivant fait la différence entre la longueur de tuyau et la longueur de coupe en fonction de la [longueur d'insertion de connexion](#) (page 449).




La valeur de longueur de coupe rapportée varie en fonction du type de connexion du raccord attaché. Par exemple, dans le cas de manchons de bride



de moyeu, le logiciel tient compte de la longueur totale de l'objet raccordé (longueur de manchon incluse). L'exemple suivant illustre comment le logiciel rapporte la longueur de coupe en fonction de ce scénario. La longueur globale calculée inclut la longueur de tuyau additionnée à celle du manchon, comme illustré ci-après.



La longueur du tuyau varie en fonction des éléments qui y sont connectés. Les illustrations suivantes représentent différents exemples de tuyau.



La première illustration représente un segment de tuyau. La seconde illustration représente un joint à bride ajouté au segment de tuyau. La longueur globale du tuyau et du joint est la même que celle du tuyau d'origine. Cependant, l'extrémité de tuyau a été déplacée de sorte qu'elle se trouve maintenant au même emplacement que la connexion à bride. La largeur de la bride est soustraite à la longueur du tuyau et la valeur CEL ([insertion de longueur de connexion](#) (page 449)) correspondant à la bride est ajoutée à la longueur pour calculer la longueur de coupe.

La troisième et la quatrième illustration représente d'autres raccords connectés à l'extrémité du tuyau. Si vous ajoutez un manchon, le milieu du manchon se situe au niveau de l'extrémité du tuyau d'origine. L'extrémité du tuyau est déplacée vers la face de manchon adjacente. Un coude est inséré à l'extrémité du tuyau et cette dernière occupe la même position. La longueur du tuyau reste la même, mais la longueur de coupe augmente, car la valeur CEL du coude s'additionne à la longueur. Pour chacune des connexions affichées ci-dessus, les longueurs de coupe de tuyau qui en résultent sont toutes différentes de la longueur du tuyau d'origine.


Les joints et les raccords ont les incidences suivantes sur les segments de tuyau et la longueur de coupe :

- Lorsque vous modifiez des segments de tuyau à l'aide des [poignées d'extension](#) (page 440) et des cotes dynamiques, les cotes de longueur dynamique ne prennent pas en compte les valeurs CEL.
- Lorsque vous travaillez avec une longueur de tuyau spécifique dans un système, telle qu'une longueur standard du commerce, le fait d'ajouter ou de changer un raccord risque d'affecter la longueur de coupe d'un segment de tuyau.


## Accrochages aux tuyaux

Les accrochages aux tuyaux permettent de connecter les objets de tuyauterie rapidement et avec précision. Lorsque vous dessinez un tuyau, vous pouvez utiliser des accrochages aux tuyaux pour connecter un tuyau, un raccord ou une pièce à vues multiples directement à une connexion de fin de tuyau située à l'extrémité d'un segment de tuyau. Vous pouvez également raccorder des connexions de courbe de tuyau situées à tout niveau d'un segment de tuyau.

### Connexion de fin de tuyau



### Connexion de courbe de tuyau



---

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour plus d'informations, voir [Utilisation des outils d'accrochage d'AutoCAD MEP](#).

---

## Verrouillage de l'élévation de tuyau

Vous pouvez [verrouiller l'élévation de tuyau](#) lors du dessin d'une conduite de tuyau horizontale.


La restriction d'une conduite de tuyau à une élévation spécifique vous permet d'éviter les accrochages inopinés à un autre objet à une élévation différente. Lorsque vous souhaitez connecter une conduite horizontale à un segment vertical, le verrouillage de l'élévation permet d'éviter que le segment horizontal ne s'accroche à l'une des extrémités du segment vertical. Cela vous permet d'effectuer une connexion le long du segment à l'élévation voulue. Il est possible d'activer le verrouillage de l'élévation pour une partie de la conduite et de la désactiver pour d'autres parties dont l'élévation est différente. Si le verrouillage est activé, vous n'êtes pas autorisé à effectuer le raccordement avec un objet dont l'élévation n'est pas identique.

---


**REMARQUE** Le verrouillage est automatiquement désactivé à la fermeture de la session d'ajout de tuyaux active.

---


Prenons un scénario dans lequel vous travaillez dans la vue de dessus. Vous tentez de connecter une conduite horizontale à une colonne montante. Vous configurez 2 fenêtres dans la fenêtre de dessin. Le volet gauche correspond à la vue de dessus et le volet droit permet de prévisualiser les solutions de routage en vue isométrique. Dans la vue de dessus, seule la connexion de fin du tuyau est disponible sur la colonne montante.



Si vous sélectionnez la connexion de fin du tuyau, les solutions de routage proposées ne raccordent pas la conduite horizontale à la colonne montante à l'élévation qui convient.



Si vous verrouillez l'élévation avant de sélectionner l'accrochage du tuyau sur la colonne montante, la connexion s'effectue à l'élévation de la conduite horizontale.



Il est possible de verrouiller l'élévation pour une portion de conduite et de la déverrouiller pour d'autres portions dont l'élévation est différente. Si le verrouillage est activé, vous ne pouvez pas connecter la conduite à un objet qui possède une élévation différente. En outre, vous ne pouvez pas verrouiller l'élévation sur un segment de [tuyau incliné](#) (page 417).

## Configuration des paramètres de système de tuyauterie

Les outils de tuyauterie disposent de propriétés permettant de configurer des conduites de tuyaux et d'obtenir des conceptions de tuyauterie plus précises. Les paramètres des systèmes de tuyauterie sont conservés dans le dessin. Vous pouvez utiliser des paramètres de système tuyauterie différents pour chaque dessin et les partager entre plusieurs dessins.

## Configuration des préférences de routage


Pour configurer les préférences de routage des composants de tuyauterie, vous devez spécifier l'intervalle de taille, les composants et les connexions à utiliser dans une conduite.

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour créer un nouvel outil à partir d'une préférence de routage, voir [Création d'outils pour les préférences de routage](#) (page 1328).

---

## Création ou copie d'une préférence de routage


1 Dans l'[espace de travail Tuyauterie](#), cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► la liste déroulante Gestionnaire des styles ► Définitions de préférence de routage .

2 Vous pouvez créer ou copier une préférence de routage en procédant comme suit :

Pour...	Opération à effectuer dans le volet gauche du gestionnaire des styles...
créer une préférence de routage vierge	Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Préférence de routage des composants de tuyau dans le volet

Pour...	Opération à effectuer dans le volet gauche du gestionnaire des styles...
	gauche, cliquez sur Nouveau, puis tapez un nom.
copier une préférence de routage existante	Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la préférence de routage, dans le volet gauche, puis choisissez Copier. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris sur Préférence de routage des composants de tuyau et choisissez Coller. Enfin, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément copié, cliquez sur Renommer, puis tapez un nom.


## Configuration des propriétés d'une préférence de routage

- 1 Dans l'[espace de travail Tuyauterie](#), cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► la liste déroulante Gestionnaire des styles ► Définitions de préférence de routage  .
- 2 Dans le volet gauche du gestionnaire des styles, sélectionnez une préférence de routage.
- 3 Dans le volet droit, cliquez sur l'onglet Général, puis configurez les propriétés générales :

Pour...	Action...
changer le nom de la préférence de routage	entrez un nouveau nom.
ajouter ou changer la description de la préférence de routage	entrez une description.
ajouter des notes (historique des révisions, par exemple)	Cliquez sur Notes. Cliquez sur l'onglet Notes, puis saisissez les informations.

Pour...	Action...
ajouter un lien vers un document de référence, comme une spécification de tuyauterie	Cliquez sur Notes. Cliquez sur l'onglet Documents de référence, puis sur OK. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un document de référence, accédez au document qui vous intéresse et cliquez sur Ouvrir. Dans la boîte de dialogue Document de référence, entrez une description pour le document en question et cliquez deux fois sur OK.

## Configuration des intervalles de taille

1 Dans l'[espace de travail Tuyauterie](#), cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► la liste déroulante Gestionnaire des styles ► Définitions de préférence de routage .

2 Sélectionnez une préférence de routage.

3 Dans le volet droit, cliquez sur l'onglet Préférences.

4 Sous Composant, sélectionnez un type de composant.

La liste des composants comporte tous les composants non filtrés du catalogue de tuyaux pour le type de composant.

- Si vous sélectionnez \*AUCUN\* pour un type de composant au cours du positionnement de tuyau, vous serez invité à [choisir un composant](#) si un type de composant est nécessaire pour satisfaire la géométrie de positionnement.
- Si vous sélectionnez un composant sans taille en commun avec un ou plusieurs autres composants, ceux-ci sont redéfinis sur \*AUCUN\* et vous devez effectuer une nouvelle sélection. Si tel est le cas, le logiciel signale les composants concernés, ce qui vous permet de confirmer ou d'annuler la sélection.

5 Pour spécifier les limites supérieure et inférieure d'un intervalle de tailles, effectuez les opérations suivantes :

Pour spécifier...	Procédure
la limite supérieure	Sélectionnez une taille sous Taille maximale. Faites votre choix dans la liste des tailles nominales com-

Pour spécifier...	Procédure
la limite inférieure	<p>munes à tous les composants sélectionnés dans l'intervalle de tailles.</p> <p>S'il existe un intervalle de tailles suivant, sa limite inférieure varie en fonction de la limite supérieure sélectionnée pour l'intervalle de tailles actuel.</p> <p>Si vous avez besoin de choisir une taille supérieure à celles proposées dans la liste, sélectionnez d'autres composants pour l'intervalle de tailles.</p>
	<p>Modifiez la valeur dans le champ Taille maximale correspondant à l'intervalle de tailles précédent.</p> <p>La limite inférieure indiquée dans le champ Intervalle de tailles 1 est toujours déterminée par les composants sélectionnés dans l'intervalle.</p>

**CONSEIL** Vous pouvez intervertir l'ordre de deux intervalles de tailles en changeant la limite supérieure d'un intervalle de façon à ce qu'elle soit plus grande ou plus petite que l'autre.

- 6** Entrez une description de l'intervalle de tailles, le cas échéant.
- 7** Ajoutez un intervalle pour désigner un nouvel intervalle de taille.  
Le nouvel intervalle de tailles est inséré en dernière position dans la liste des intervalles. Sa limite inférieure dans le catalogue suivant commence à la limite supérieure de l'intervalle de tailles précédent, et sa limite supérieure correspond à la plus grande taille du catalogue.
- 8** Pour supprimer un intervalle, sélectionnez son nom et cliquez sur Supprimer un intervalle de tailles.




---

**REMARQUE** Il est possible de créer et d'enregistrer un intervalle de tailles incorrect. Par exemple, si vous spécifiez une limite maximale qui est déjà utilisée par un autre intervalle, l'intervalle créé sera incorrect. Lorsqu'un intervalle de tailles ne convient pas, le message \*Intervalle de tailles incorrect\* apparaît dans le champ Taille maximale de la définition de préférence de routage, et les tailles de cet intervalle ne sont pas proposées comme tailles nominales dans la palette des propriétés.

---

## Suppression d'une préférence de routage

- 1 Dans l'[espace de travail Tuyauterie](#), cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► la liste déroulante Gestionnaire des styles ► Définitions de préférence de routage  .
- 2 Dans le volet gauche du gestionnaire des styles, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la préférence de routage à supprimer, choisissez Purger, puis cliquez sur OK.

## Configuration des définitions de systèmes


Les définitions de systèmes de tuyauterie déterminent les propriétés d'affichage, notamment la présentation des tuyaux par taille, les paramètres d'identificateur de calque, les symboles de montée/descente et le style d'affichage.

---

**CONSEIL** Les gabarits par défaut contiennent plusieurs définitions de systèmes. Vous pouvez les copier ou les modifier.

---

## Création d'une définition de système


- 1 Dans l'[espace de travail Tuyauterie](#), cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► la liste déroulante Gestionnaire des styles ► Définitions du système de tuyauterie  .
- 2 Choisissez une action ci-dessous :

Pour...	Opération à effectuer dans le volet gauche du gestionnaire des styles...
créer une définition de système	Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Définitions de systèmes de tuyauterie, dans


Pour...	Opération à effectuer dans le volet gauche du gestionnaire des styles...
	le volet gauche, puis choisissez Nouveau. Saisissez un nom, puis appuyez sur <i>ENTREE</i> .
copier une définition existante	Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la définition de système, dans le volet gauche, puis choisissez Copier. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris sur Définitions de systèmes de tuyauterie, puis choisissez Coller. Cliquez enfin avec le bouton droit de la souris sur la copie, choisissez l'option Renommer, saisissez un nouveau nom, puis appuyez sur la touche <i>ENTREE</i> .

- 3 Dans l'onglet Général, entrez la description de la définition du système de tuyauterie.
- 4 Spécifiez les valeurs des autres propriétés générales communes aux autres disciplines : mécanique, électricité et plomberie. Pour plus d'informations, voir [Création de systèmes](#) (page 151).
- 5 Spécifiez le mode d'affichage des tuyaux dans le système. Pour plus d'informations, voir [Configuration des définitions de système pour 1D, 2D ou graphique 1D](#) (page 462).

## Configuration des définitions de système pour 1D, 2D ou graphique 1D

- 1 Dans l'[espace de travail Tuyauterie](#), cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► la liste déroulante Gestionnaire des styles ► Définitions du système de tuyauterie .
- 2 Dans le volet gauche du gestionnaire des styles, développez Objets de tuyauterie.
- 3 Développez les définitions de systèmes de tuyauterie.
- 4 Sélectionnez un système.

5 Dans le volet droit, cliquez sur l'onglet Graphiques 1D.



#### Pour spécifier 1D

6 Choisissez une action ci-dessous :

Pour...	Action...
afficher les tuyaux et l'équipement à l'échelle 1D	Sélectionnez Affichage 1D des tuyaux et des composants intégrés ou avec ancrage. Ensuite, sous Pour des tailles de tuyaux inférieures ou égales à, entrez un diamètre maximal.
afficher les tuyaux et l'équipement au format graphique 1D, mais pas à l'échelle, en représentant l'équipement par des symboles schématiques	Sélectionnez Affichage graphique 1D des tuyaux et composants intégrés ou avec ancrage. Ensuite, sous Pour des tailles de tuyaux inférieures ou égales à, entrez un diamètre maximal. Sous Longueur du tracé des pièces à vues multiples intégrées ou avec ancrage, entrez une longueur de tracé.

#### Pour spécifier 2D

7 Dans l'onglet Graphiques 1D, désélectionnez Affichage graphique 1D des tuyaux et composants intégrés ou avec ancrage et Affichage 1D des tuyaux et des composants intégrés ou avec ancrage.

#### Pour spécifier graphique 1D

8 Dans l'onglet Graphiques 1D, sélectionnez Affichage graphique 1D des tuyaux et composants intégrés ou avec ancrage.

- 9 Ensuite, sous Pour des tailles de tuyaux inférieures ou égales à, entrez un diamètre maximal.
- 10 Sélectionnez Affichage graphique 1D des tuyaux et composants intégrés ou avec ancrage.
- 11 Ensuite, sous Pour des tailles de tuyaux inférieures ou égales à, entrez un diamètre maximal.
- 12 Entrez la longueur du tracé des pièces à vues multiples intégrées ou avec ancrage.
- 13 Sous Style de graphiques 1D (graphiques de connexion), sélectionnez un style.


---

**CONSEIL** Les blocs spécifiés dans le style sélectionné s'afficheront dans les affichages 1D du système actuel.


---

## Configuration des graphiques pour l'affichage 1D de tuyaux

Lorsque vous configurez la représentation graphique de l'affichage 1D des tuyaux, vous faites correspondre un type de connecteur à un bloc de graphiques qui le représente le plus fidèlement dans le dessin actif.

- 1 Dans l'[espace de travail Tuyauterie](#), cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► Gestionnaire des styles .
- 2 Dans le volet gauche du gestionnaire des styles, développez Objets de tuyauterie.
- 3 Développez Styles de graphiques 1D de tuyau.
- 4 Sélectionnez un style.

5 Dans le volet droit, cliquez sur l'onglet Graphiques 1D.



6 Sous Bloc de graphiques de connexion, sélectionnez un bloc correspondant au type de connexion de tuyau dans la colonne de gauche.

---

**REMARQUE** L'attribution de nom pour les graphiques de connexion unique utilise `Aecb_TypeConnexion`. Cependant, de nombreux types de connexion utilisent le même bloc de graphiques `Aecb_StandardPipe1LineGraphic`.

---

7 Sous Mise à l'échelle du bloc sélectionné, choisissez Echelle d'annotation afin de mettre le bloc à l'échelle selon la taille du tracé d'annotation.

8 Sélectionnez Remplacer l'échelle, puis entrez les valeurs des coordonnées X, Y et Z.

---

**REMARQUE** Les sélections d'annotation fonctionnent ensemble. L'échelle d'annotation détermine si le bloc est annotatif ou non. Le remplacement d'échelle détermine si la mise à l'échelle du bloc doit s'effectuer au-delà de la taille initiale du bloc d'annotation. Par défaut, les blocs sont mis à l'échelle selon la taille du diamètre nominal. Pour plus d'informations, voir [Mise à l'échelle des annotations](#) (page 915).

---

## Configuration de l'affichage du trait d'axe des coudes

Vous pouvez contrôler l'affichage du trait d'axe des coudes et stocker les résultats dans le dessin.

### Pour afficher le trait d'axe

- 1 Entrez *DisplayStraightCenterlines*.
- 2 Entrez le domaine : **c** (Tube IRO), **d** (Gaine), **p** (Tuyau) ou **a** (Tout).
- 3 Entrez **y** (Oui) afin d'afficher les lignes d'axe sur tous les objets applicables.

---



**REMARQUE** Pour plus d'informations, voir [Affichage du trait d'axe des coudes](#) (page 424).

---

## Création d'un système de tuyauterie

Vous pouvez insérer un plan d'étage architectural faisant office de référence et concevoir des systèmes de tuyauterie au sein de ce plan d'étage. Ensuite, créez un système de tuyauterie en ajoutant des équipements et des conduites de tuyau au dessin. Vous pouvez ajouter des composants de tuyauterie en suivant les méthodes suivantes :

- Cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► la liste déroulante Tuyau ► Tuyau .
- Cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► Raccord de tuyauterie .
- Cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► la liste déroulante Equipement ► Filtre  ou un autre équipement.


- Cliquez sur les [poignées d'ajout](#) (page 430) des objets de tuyauterie pour ajouter des composants supplémentaires au schéma.
- [Ajoutez un outil de tuyau de la palette d'outils](#) (page 478) dans le dessin.
- Tapez *PipeAdd* sur la ligne de commande.
- Sélectionnez un objet de tuyauterie et cliquez sur l'onglet Tuyau, Tuyau flexible ou Raccord de tuyauterie ► le groupe de fonctions Général ► Ajouter la sélection .
- Sélectionnez une pièce à vues multiples, puis cliquez sur l'onglet Equipement ► le groupe de fonctions Général ► Ajouter la sélection .

## Palette Propriétés du tuyau (mode d'ajout)

Cette section définit les propriétés de l'onglet Conception de la palette des propriétés que vous utilisez pour l'ajout d'objets de tuyauterie. L'onglet Conception est divisé en deux catégories : De base et Avancé.

## Propriétés de base



Par défaut, les propriétés de base s'affichent sur la palette des propriétés du tuyau.





**REMARQUE** Dans les tableaux suivants, les propriétés relatives aux [schémas de tuyauterie inclinés](#) (page 417) sont précédées d'un astérisque (\*). Les propriétés relatives aux tuyaux flexibles sont précédées de deux astérisques (\*\*) et ne sont disponibles qu'en cas d'ajout de tuyau flexible.


Général	Action	Sélections
Description	Décrit le composant de tuyau (facultatif).	
Système	Sélectionne une <a href="#">définition de système</a> pour l'objet de tuyauterie du dessin actif.	Standard (par défaut) ; sélections provenant du catalogue
Cotes	Action	Sélections
Préférence de routage	Sélectionne une <a href="#">préférence de routage</a> pour l'objet de tuyauterie du dessin actif.	Standard (par défaut) ; sélec-



Cotes	Action	Sélections
		tions provenant du catalogue
Taille nominale	Sélectionne une <a href="#">taille</a> (page 412) comprise dans l'intervalle spécifié dans la préférence de routage actuelle.	2" (première fois) ; par la suite, dernière valeur utilisée
Verrouillage de la taille 	Empêche toute modification de la valeur de taille nominale.	<input type="checkbox"/> Déverrouillé (par défaut) <input type="checkbox"/> Verrouillé
Spécifier la longueur de coupe Longueur de coupe	Si Oui est sélectionné, pour <a href="#">Longueur de coupe</a> (page 451), permet de spécifier une cote. Si vous sélectionnez Non, la propriété de longueur de coupe est masquée.	Non (par défaut)
Position	Action	Sélections
Élévation	Spécifie une valeur Z (élévation) au-dessus ou en dessous du plan XY du système de coordonnées utilisateur actif (SCU).	0 (par défaut)
Verrouillage de l'élévation 	<a href="#">Empêche un segment à une élévation</a> (page 455) de s'accrocher à des objets d'une autre élévation.	<input type="checkbox"/> Déverrouillé (par défaut) <input type="checkbox"/> Verrouillé
Élévation de départ	Spécifie une valeur d'élévation pour la connexion 1 sur l'objet de tuyauterie. La valeur de l'élévation de départ est la même que celle du champ Élévation.	0 (par défaut)
Justification	Action	Sélections
Justifier	Orienté la <a href="#">justification</a> (page 173) de l'objet de tuyauterie.	<input type="checkbox"/> Haut Gauche <input type="checkbox"/> Haut Centre <input type="checkbox"/> Haut Droite

Justification	Action	Sélections
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Centre (par défaut)</li> <li>■ Au centre, à gauche</li> <li>■ Au centre, à droite</li> <li>■ Bas Gauche</li> <li>■ Bas Centre</li> <li>■ Bas Droite</li> </ul>
Décalage horizontal	Spécifie une valeur de décalage de placement dans la direction horizontale à partir du point d'insertion.	0 (par défaut)
Décalage vertical	Spécifie une valeur de décalage de placement dans la direction verticale à partir du point d'insertion.	0 (par défaut)
Routage	Action	Sélections
*Format de pente	<p>Spécifie le format de pente actuel. Le format de pente a une incidence sur la propriété de pente (par exemple, en tant que fraction, décimale ou pourcentage).</p> <hr/> <p><b>REMARQUE</b> Cliquez sur  (Préférences), pour modifier le format de pente dans la <a href="#">fiche de travail Préférences de positionnement du tuyau</a> (page 481).</p> <hr/>	<p>Formats de pente disponibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Angle</li> <li>■ Pourcentage (100 % = 45)</li> <li>■ Pourcentage (100 % = 90)</li> <li>■ Valeur d'ordonnée/Valeur d'abscisse</li> <li>■ Valeur d'abscisse, Ordonnée =</li> </ul>

Routage	Action	Sélections
		valeur constante <input type="checkbox"/> Valeur d'ordonnée, Abscisse = valeur constante <input type="checkbox"/> Valeur d'ordonnée fractionnaire, Abscisse = valeur constante
*Pente	Spécifie une <a href="#">valeur de pente</a> (page 419) qui reflète le format de la pente. <hr/> <b>REMARQUE</b> Si vous modifiez la valeur de pente tout en ajoutant des composants de tuyauterie supplémentaires à une conduite, un raccord est ajouté afin d'ajuster la pente.	0 (par défaut)
*Angle de cintrage	Spécifie l'angle de contrainte de routage dans la conduite de tuyauterie.	L'angle de cintrage varie en fonction des valeurs définies dans le contenu du catalogue.
Verrouillage de l'angle de cintrage 	Empêche toute modification de l'angle de cintrage.	<input type="checkbox"/> Déverrouillé (par défaut) <input type="checkbox"/> Verrouillé
**Segment	Spécifie la méthode de positionnement du <a href="#">tuyau flexible</a> (page 508).	<input type="checkbox"/> Ligne <input type="checkbox"/> Arc <input type="checkbox"/> Spline

Routage	Action	Sélections
**Facteur de rayon	Si l'option Ligne est sélectionnée pour Segment, vous pouvez spécifier une valeur de rayon.	
*Angle de branche	Spécifie l'angle (par exemple, 45 ou 90 degrés) de contrainte des tés et des piquages de la branche.	Les sélections varient en fonction des angles définis dans le contenu de catalogue. Par exemple, si un piquage est sélectionné, seuls les angles des préférences de routage relatives au piquage en question s'affichent.
*Verrouillage de l'angle de branche 	Empêche toute modification de l'angle de branche.	<input type="checkbox"/> Déverrouillé (par défaut) <input checked="" type="checkbox"/> Verrouillé


## Propriétés avancées

Par défaut, les propriétés avancées sont réduites. Pour les afficher, cliquez sur




(flèche vers le bas).

## Propriétés avancées développées




**REMARQUE** Dans les tableaux suivants, les propriétés relatives aux [schémas de tuyauterie inclinés](#) (page 417) sont précédées d'un astérisque (\*). Les propriétés relatives aux tuyaux flexibles sont précédées de deux astérisques (\*\*) et ne sont disponibles qu'en cas d'ajout de tuyau flexible.

Propriétés	Action	Sélections
Détails de la connexion	Cliquez sur  pour ouvrir la fiche de travail <a href="#">Détails de la connexion</a> (page 186).	
Pouvoir isolant	Entrez la valeur du <a href="#">pouvoir isolant</a> (page 516) pour le segment de tuyauterie.	0 (par défaut)
**Graphiques (1D, 2D)	Sélectionnez le motif souhaité pour le tuyau flexible. Pour plus d'informations, consultez la rubrique <a href="#">Dessin d'une conduite flexible</a> (page 508).	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cercle</li> <li>■ Courbe</li> <li>■ Ovale</li> <li>■ 1D, 1D 2</li> <li>■ Vertical, vertical 2</li> </ul>


Propriétés	Action	Sélections
**Pas	Entrez une valeur de pas. Pour plus d'informations, consultez la rubrique <a href="#">Dessin d'une conduite flexible</a> (page 508).	
<hr/>		
Options de routage	Action	Sélections
*Utiliser la tolérance de raccord	<p>Sélectionnez Oui pour activer la déviation sur les joints dont la tolérance angulaire de mise en oeuvre est spécifiée dans le contenu. Cette propriété contrôle la tolérance de la connexion du raccord femelle.</p> <p><b>CONSEIL</b> La tolérance angulaire de mise en oeuvre est répartie de façon homogène entre les connexions femelles d'un raccord qui prend la tuyauterie inclinée en charge. Cependant, la valeur ne peut dépasser celle de la tolérance angulaire de mise en oeuvre du composant. Voir <a href="#">Tolérance angulaire de mise en oeuvre (tolérance de raccord)</a> (page 450).</p> <p><b>REMARQUE</b> Si la tolérance angulaire de mise en oeuvre n'est pas prise en charge, le logiciel ignorera la sélection du Oui.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Oui (par défaut)</li> <li>■ Non</li> </ul>
*Direction de joint	<p>Sélectionnez l'orientation des raccords pendant le positionnement. Cette propriété spécifie l'orientation des joints mâles et femelles lors du dessin du tuyau. Si vous sélectionnez Mâle dans femelle, la connexion mâle est dessinée en premier et la connexion femelle est dessinée par la suite après le joint. Voir <a href="#">Raccords mâle-femelle et direction de joint</a> (page 448).</p> <p><b>CONSEIL</b> Si vous dessinez un tuyau dans la direction du flux, choisissez Mâle dans femelle. Si vous dessinez dans la direction opposée du flux, choisissez Femelle vers mâle.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mâle dans femelle (par défaut)</li> <li>■ Femelle vers mâle</li> </ul>

Options de routage	Action	Sélections
*Raccord de branche	Sélectionnez la combinaison de raccord que vous souhaitez utiliser lors de l'ajout d'une branche. Si vous sélectionnez une combinaison de raccord double (té ou raccord en Y, par exemple), le logiciel utilise le premier raccord, puis le second en cas d'échec.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Té ou raccord en Y (piquage) (par défaut)</li> <li>■ Té uniquement</li> <li>■ Piquage uniquement</li> <li>■ Raccord en Y (piquage) uniquement</li> <li>■ Raccord en Y (piquage) ou té</li> </ul>

Paramètres du raccord

Cliquez sur  pour ouvrir la boîte de dialogue [Paramètres du raccord](#) (page 499).

\*Préférences

Cliquez sur  pour configurer les [préférences de positionnement de tuyau](#) (page 481) et les [affectations de connexion](#) (page 485).

Étiquettes	Action	Sélections
Style	Spécifiez le <a href="#">style d'étiquette</a> (page 481) de la conduite de tuyauterie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ *AUCUN* (par défaut)</li> <li>■ Par quantité</li> <li>■ Par distance</li> </ul>

Indicateurs de direction du flux	Action	Sélections
Style	Sélectionnez le <a href="#">style d'indicateur de direction du flux</a> (page 481) pour la conduite de tuyauterie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ *AUCUN* (par défaut)</li> <li>■ Par quantité</li> </ul>

Indicateurs de direction du flux	Action	Sélections
		■ Par distance

## Ajout d'équipement de tuyauterie

Vous pouvez placer une pièce à vues multiples dans un dessin. Vous pouvez également ajouter une pièce à vues multiples intégrée ou ancrée à un tuyau.

**RUBRIQUES CONNEXES** Voir [Equipement mécanique, électrique et de plomberie dans MEP](#) (page 117).


## Placement d'une pièce à vues multiples de tuyau dans un dessin

- 1 Dans l'[espace de travail Tuyauterie](#), cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► la liste déroulante Equipement et sélectionnez une [pièce à vues multiples](#) (page 117) de tuyau.  
La boîte de dialogue Ajouter des pièces à vues multiples affiche le catalogue de composants actif associé à l'outil sélectionné.
- 2 Dans l'onglet Composant, sélectionnez un sous-type de composant dans le dossier.
- 3 Cliquez sur Détails pour afficher les tailles disponibles.
- 4 Sélectionnez Afficher/Masquer les paramètres supplémentaires pour développer le contenu de la table de paramètres.
- 5 Cliquez sur l'onglet Filtre de composant, puis saisissez les critères souhaités sous Filtrer par cotes.

**REMARQUE** Les [catalogues de composants et les emplacements de contenu](#) déterminent les composants qu'il est possible d'ajouter. Si le composant n'est pas disponible, vous pouvez créer un composant personnalisé à l'aide du [générateur de contenu](#).

- 6 Sélectionnez un nom de taille de composant.
- 7 Spécifiez une valeur d'élévation.
- 8 (Facultatif) Cliquez sur l'onglet Facteur K pour affecter une valeur de facteur K aux sprinklers (répertoriés sous Sécurité incendie).



- 9 Indiquez un point d'insertion dans le dessin, puis spécifiez un angle de rotation à l'aide de la boussole.
- 10 Pour ajouter une autre pièce à vues multiples existante, sélectionnez la pièce, cliquez sur l'onglet **Equipment** ► le groupe de fonctions **Général** ► **Ajouter la sélection**  .


---

**CONSEIL** Vous pouvez également faire appel aux commandes d'AutoCAD **COPIER** ou **RESEAU** pour ajouter des pièces à vues multiples supplémentaires.

---

## Ajout de composants intégrés dans le tuyau

- 1 Ajoutez une pièce à vues multiples de tuyau, comme indiqué dans la section [Placement d'une pièce à vues multiples de tuyau dans un dessin](#) (page 476).
- 2 Pour placer la pièce sur un tuyau, déplacez le curseur au-dessus d'un segment de tuyau de manière à afficher une connexion de courbe de tuyau ou de fin de tuyau.



- 3 Cliquez sur la connexion tuyau pour intégrer le composant au tuyau ou l'ancrer à l'extrémité du tuyau et spécifiez un angle de rotation à l'aide de la boussole.

Lorsque le composant est inséré, servez-vous des poignées pour [faire pivoter le composant](#) autour du trait d'axe du segment de tuyau. Vous pouvez également inverser un composant intégré tel qu'un clapet de retenue pour l'orienter dans la bonne direction du flux.

## Ajout d'un tuyau


Vous pouvez dessiner des conduites là où vous le souhaitez sur un plan d'étage. Les tuyaux et les raccords sont tous dotés de connexions qui permettent de les raccorder directement à d'autres objets de tuyau et [pièces à vues multiples](#) (page 117).

---


**PRATIQUE RECOMMANDEE** Passez en revue et [configurez les préférences de routage de tuyau et les définitions de système](#) (page 457) avant de dessiner les systèmes de tuyauterie.

---

## Ajout de tuyaux à partir de la palette d'outils


- 1 Dans l'[espace de travail Tuyauterie](#), cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► la liste déroulante Outils ► Outils  pour afficher la palette d'outils Tuyauterie.
- 2 Cliquez sur l'onglet Tuyau de pression ou Tuyau d'écoulement par gravité, en fonction de la conception de tuyauterie.
  - Les outils de tuyau de pression s'utilisent dans les conceptions de tuyauterie non inclinées.

### Onglet Tuyau de pression



- Les outils de tuyau d'écoulement par gravité s'utilisent dans les conceptions de [tuyauterie inclinées](#) (page 417).

#### Onglet Tuyau d'écoulement par gravité



---

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour créer des conceptions de tuyauterie inclinée, voir [Dessin d'une tuyauterie inclinée](#) (page 506).

---

## Configuration des propriétés de tuyauterie de base

- 1 Dans la [palette des propriétés](#) (page 467), sous Général, entrez une description de l'objet de tuyauterie (facultatif).
- 2 Sélectionnez la [définition de système](#) (page 420) de la conduite de tuyauterie.
- 3 Sous Cotes, sélectionnez une préférence de routage.

Les [préférences de routage](#) reflètent les intervalles de taille, les objets de tuyau et les connexions de raccord utilisés par le logiciel lors du positionnement de la conduite de tuyau.

#### 4 Sélectionnez une taille nominale.

La liste déroulante comporte les [tailles](#) (page 412) disponibles communes aux tuyaux et raccords spécifiés dans la préférence de routage actuelle.

---

**CONSEIL** Vous pouvez verrouiller cette propriété (facultatif). Le verrouillage de la taille nominale permet d'éviter les modifications accidentelles des valeurs de dimension en cas de modification du routage de tuyaux.

---

---

**REMARQUE** Les tailles disponibles s'appliquent aux tuyaux et raccords spécifiés dans la préférence de routage actuelle. Les tailles sont regroupées en fonction des intervalles de tailles de cette préférence de routage. Si la taille qui vous intéresse n'est pas disponible, sélectionnez une autre préférence de routage, ou modifiez les composants dans les intervalles de tailles de la préférence de routage actuelle. Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Configuration des intervalles de taille](#) (page 459).

---

#### 5 Dans le champ Positionnement, entrez une valeur d'élévation pour l'objet de tuyauterie.

L'élévation correspond à la valeur Z au-dessus ou en dessous du plan XY du système de coordonnées utilisateur actif (SCU).

#### 6 Si vous définissez le routage de [tuyaux de pression](#) (page 411), vous pouvez augmenter la réactivité du logiciel et générer des [solutions de routage](#) (page 414) en positionnement automatique plus spécifiques en procédant comme suit :

- Spécifiez Non pour l'option Utiliser la tolérance de raccord.
- Spécifiez l'angle souhaité pour l'option Angle de cintrage.
- Spécifiez le raccord de branche de votre choix.

---



**RUBRIQUES CONNEXES** Pour plus d'informations sur ces propriétés, voir [Palette Propriétés du tuyau \(mode d'ajout\)](#) (page 467).

---

## Configuration des préférences de positionnement de tuyau

La boîte de dialogue Préférences de positionnement du tuyau vous permet de définir les préférences de positionnement d'une conduite de tuyau. Vous pouvez affecter des types de connexion mâle dans femelle lorsqu'un type de connexion mâle indéfini est attaché à un type de connexion femelle.


Les préférences de positionnement de tuyau sont stockées dans le dessin. Vous pouvez utiliser des paramètres de gaines différents pour les dessins ou partager certaines préférences de positionnement entre plusieurs dessins.

- Dans l'[espace de travail Tuyauterie](#), suivez l'une des procédures suivantes pour accéder aux préférences de positionnement de tuyau :
  - Cliquez sur l'onglet Gérer le groupe de fonctions Préférences ➤ Tuyauterie .
  - Dans la [palette des propriétés](#) (page 467), sous Routage, cliquez sur  (Préférences).

## Préférences générales

L'onglet Général de la boîte de dialogue Préférences de positionnement du tuyau permet de contrôler les préférences de positionnement du tuyau pour la pente, l'élévation, les étiquettes et les indicateurs de direction du flux.

## Onglet Général



## Préférences de pente

1 Dans l'onglet général de la boîte de dialogue [Préférences de positionnement du tuyau](#) (page 481), sélectionnez un format de pente.

Le format de pente a une incidence sur la propriété de pente de la [palette des propriétés](#) (page 467). Le format de pente est stocké dans le dessin. La liste comporte les formats suivants :

Format de pente	Description
Angle	Exprimé en degrés (par exemple, 2 degrés)
Pourcentage	Exprimé en pourcentage, où 100 % = 45 degrés
Pourcentage	Exprimé en pourcentage, où 100 % = 90 degrés
Pente (1)	Exprimé en fraction (par exemple, 1/48 ou 1/100)

**REMARQUE** La propriété Pente de la palette des propriétés est affichée en tant que fraction.

Format de pente	Description
Pente avec ordonnée constante	<p>Exprimé en décimale</p> <hr/> <p><b>REMARQUE</b> La propriété Pente de la palette des propriétés affiche la partie abscisse de la pente (par exemple, 20, où l'abscisse est 1).</p> <hr/>
Pente avec abscisse constante	<p>Exprimé en décimale</p> <hr/> <p><b>REMARQUE</b> La propriété Pente de la palette des propriétés affiche la partie abscisse de la pente.</p> <hr/>
Pente avec ordonnée fractionnaire et abscisse constante	<p>Exprimé en fraction (par exemple, 1/4 pour une ordonnée de 1/4" avec une abscisse de 12")</p>

## 2 Choisissez les unités de dessin de l'abscisse et de l'ordonnée.

Vous devez sélectionner un format de pente au préalable pour que la liste des unités soit activée. Les unités de la liste proviennent du profil actuel et des sélections effectuées dans la boîte de dialogue Paramètres du dessin. Par exemple, pour Métrique, vous pouvez choisir les mètres, les millimètres etc. Pour anglo-saxon, vous pouvez choisir les pieds ou les pouces.

## 3 Entrez une valeur constante.

Pour modifier la valeur constante de l'ordonnée, vous devez avoir sélectionné préalablement le format Pente avec ordonnée constante. Pour modifier la valeur constante de l'abscisse, vous devez avoir sélectionné préalablement le format Pente avec abscisse constante.

## 4 Sélectionnez la barre oblique (/) ou les deux points (:) en tant que séparateur de rapport.

### Préférences d'élévation

## 5 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- a Sélectionnez Créer automatiquement une colonne montante à chaque nouvelle élévation afin d'activer ce comportement de positionnement.

- b Sélectionnez Remplacer la valeur de pente basée sur l'élévation et le point de positionnement afin d'obtenir le calcul automatique de la valeur de pente en fonction de l'élévation actuelle et de l'emplacement du curseur dans le dessin.

---

**6 REMARQUE** L'option de remplacement de la pente n'est pas disponible (en grisé) si vous sélectionnez Créer automatiquement une colonne montante à chaque nouvelle élévation.

---

#### Préférences d'étiquette

- 7 Sélectionnez un style d'étiquette.  
Les préférences d'étiquette sont stockées dans le registre.

---

**REMARQUE** Si vous sélectionnez Aucun, passez l'étape suivante.

---

- 8 Sélectionnez Par quantité ou Par distance.
- Dans le champ Par quantité entrez le nombre d'étiquettes à ajouter à chaque segment droit.
  - Dans le champ Par distance, entrez une valeur de longueur de segment. Si la longueur de segment est inférieure à la distance indiquée, aucune étiquette n'est ajoutée au segment.

#### Préférences d'indicateur de direction du flux

- 9 Sélectionnez un style d'indicateur de direction du flux dans la liste.

---

**REMARQUE** Si vous sélectionnez Aucun, passez l'étape suivante.


---

- 10 Sélectionnez Par quantité ou Par distance :
- Dans le champ Par quantité entrez le nombre d'indicateurs de direction de flux à ajouter à chaque segment droit.
  - Dans le champ Par distance, entrez une valeur de longueur de segment. Si la longueur de segment est inférieure à la distance indiquée, aucun indicateur de direction de flux n'est ajouté au segment.


Les exemples suivants représentent des étiquettes et des indicateurs de direction du flux dans une conduite de tuyauterie.



### Étiquettes



### Indicateurs de direction du flux



---


**REMARQUE** Pour plus d'informations, voir [Propriétés de style d'étiquette](#) (page 926) et [Ajout d'étiquettes ou d'indicateurs de direction du flux au tuyau](#) (page 517).


---

## Affectations de connexion

L'onglet Affectations de connexion permet d'affecter le nom adéquat d'un type de connexion mâle à son équivalent femelle.

### Onglet Affectations de connexion



- 1 Dans la boîte de dialogue [Préférences de positionnement du tuyau](#) (page 481), cliquez sur l'onglet Affectations de connexion.
- 2 Pour Connexion mâle, cliquez sur un type de connexion mâle, puis sur  (flèche vers le bas).
- 3 Sélectionnez le type de connexion mâle que vous souhaitez affecter au type de connexion femelle correspondant dans la colonne de gauche.

Tout type de connexion indéfini rattaché à un type de connexion femelle dans un dessin s'affiche en tant que connexion mâle et reflète la sélection effectuée dans cette boîte de dialogue.

---

**REMARQUE** Les types de connexion mâles et femelles doivent se conformer aux [règles de comportement de connexion](#) (page 1094) basées sur la valeur [de longueur d'insertion de connexion](#) (page 449). Les affectations de connexion proviennent du contenu de catalogue.

---

## Configuration de la justification pour l'insertion d'un tuyau

- Dans la [palette des propriétés](#) (page 467), sous Positionnement ➤ [Justification](#) (page 173), spécifiez les paramètres de justification pour l'insertion de tuyaux :

Pour...	Action...
aligner le trait d'axe du tuyau sur les points que vous avez spécifiés pour la conduite	Sous Justification, sélectionnez Au centre dans les listes déroulantes Horizontale et Verticale. Indiquez les nouvelles valeurs de décalage pour chaque justification.
aligner un côté du tuyau sur les points que vous avez spécifiés pour la conduite	Sous Justification, indiquez une à neuf combinaisons des paramètres Gauche, Droite, Haut et Bas dans le champ Justification afin d'aligner deux côtés sur les points d'insertion.
décaler le tuyau à égale distance des points que vous avez spécifiés pour la conduite	Saisissez les distances de décalage horizontale et verticale.

Vous pouvez verrouiller la propriété d'élévation de tuyau (facultatif). Voir les sections [Verrouillage de l'élévation de tuyau](#) (page 455) et [Verrouillage de l'élévation d'un tuyau en cours de dessin](#) (page 514).

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour plus d'informations, voir [Justification d'objets](#) (page 173).

---

## Spécification de la longueur de coupe

- 1 Ajoutez un tuyau, comme indiqué dans la section [Création d'un système de tuyauterie](#) (page 466).
- 2 Dans la [palette des propriétés](#) (page 467), sous Cotes, sélectionnez Oui afin de spécifier une longueur de coupe pour la conduite de tuyauterie.
- 3 Entrez une valeur de longueur dans le champ Longueur de coupe.


Prenons le cas suivant : Si un système de tuyauterie doit être construit à l'aide de tuyaux droits mesurant 10 pieds, vous pouvez configurer les préférences de positionnement de tuyau de sorte que les conduites droites soient automatiquement segmentées selon des intervalles de 10 pieds au fur et à

mesure que vous les dessinez. Des joints sont automatiquement insérés au niveau de la segmentation. Les tuyaux et manchons résultants restent raccordés et continuent à former un système de tuyauterie. Une fois le dessin de la conduite terminée, les conduites de tuyauterie sont automatiquement segmentées.

Lorsqu'il est activé, le paramètre de longueur de coupe automatique s'applique à toutes les définitions de systèmes de tuyauterie. Il peut concerner, par exemple, des systèmes d'eau glacée, des systèmes de vapeur, des systèmes de gaz naturel ou tout autre système de tuyauterie défini dans le dessin. Si vous dessinez des systèmes de tuyauterie utilisant une longueur de coupe différente, changez la longueur de coupe comme indiqué dans cette procédure avant de travailler dans un de ces systèmes. Vous pouvez également couper ou joindre des segments de tuyau après les avoir dessinés. Pour plus d'informations, voir [Longueur de tuyau et longueur de coupe](#) (page 451) et [Coupure ou fusion des segments de tuyau](#) (page 535).

## Dessin d'une conduite

- 1 Ajoutez un tuyau, comme indiqué dans la section [Création d'un système de tuyauterie](#) (page 466).
- 2 Dans le dessin, désignez le point de départ de la conduite.
- 3 Continuez de spécifier des points pour former la géométrie de positionnement de la conduite.



Lors de la mise en place d'une conduite, les raccords sont insérés en fonction des préférences de routage et de positionnement du tuyau. Si vous positionnez une géométrie pour laquelle un composant n'est pas spécifié dans la préférence, ou si ce composant est disponible, mais que la taille ou l'angle spécifié ne le sont pas, vous serez invité à [effectuer une substitution](#).

---

**CONSEIL** La boussole, les outils d'accrochage aux objets, les outils d'accrochage AutoCAD MEP, le mode ortho et les lignes de repérage sont très pratiques pour positionner la conduite.

---

- 4 Pour démarrer une nouvelle conduite, tapez **n** (nouvelle conduite) sur la ligne de commande et spécifiez les paramètres de la conduite dans la [palette des propriétés](#) (page 467).

---

**REMARQUE** Lorsque vous ajoutez des conduites, AutoCAD MEP insère des symboles de montée et de descente conformément au [style de pente](#) attribué au système de la conduite.


---

## Connexion à un tuyau existant

Utilisez les [outils d'accrochage](#) pour relier une nouvelle conduite le long d'un segment de tuyau ou d'un raccord existant. Les raccords automatiquement insérés entre le tuyau existant et le nouveau tuyau sont configurés conformément aux préférences de routage et de positionnement du tuyau.

### Pour connecter un nouveau segment de tuyauterie à un segment existant

- 1 [Activez les accrochages de tuyau AutoCAD MEP](#) (facultatif).
- 2 Ajoutez un tuyau, comme indiqué dans la section [Création d'un système de tuyauterie](#) (page 466).
- 3 Pour commencer une nouvelle conduite à partir de l'extrémité d'un segment, déplacez le curseur au-dessus de l'extrémité du segment de tuyau pour afficher l'outil d'accrochage de l'extrémité du tuyau.



- 4 Cliquez sur la connexion de fin du tuyau pour indiquer le point de départ de la nouvelle conduite.  
La préférence de routage, la taille et le système de la nouvelle conduite correspondent au tuyau existant.
- 5 Dans la [palette des propriétés](#) (page 467), sous Options de routage, spécifiez une méthode de positionnement.
- 6 Pour appliquer une taille différente à la nouvelle conduite, sous Cotes, entrez une nouvelle valeur de taille nominale.

---

**IMPORTANT** Les tailles disponibles incluent les tailles communes à tous les tuyaux et raccords spécifiés dans la préférence de routage sélectionnée. Cela permet de sélectionner une taille de tuyau pour laquelle il existe des raccords de taille équivalente. Les tailles sont regroupées en fonction des intervalles de tailles définis dans la préférence de routage. Si une taille n'est pas disponible, sélectionnez une autre préférence de routage, ou [modifiez les composants dans les intervalles de tailles](#) de la préférence de routage actuelle.

---

Si vous optez pour une conduite de taille différente, un raccord réducteur est inséré afin de relier le nouveau tuyau au tuyau existant.

7 Continuez de spécifier des points pour la conduite.


---

**CONSEIL** Vous pouvez également vous aider des [poignées d'ajout](#) pour commencer une conduite à partir d'une extrémité de tuyau.

---

#### Pour démarrer le long d'un tuyau

8 Pour désigner le point de départ d'une nouvelle conduite le long d'un segment de tuyau, déplacez le curseur au-dessus du segment de tuyau pour afficher l'outil d'accrochage de la connexion de courbe de tuyau.




9 Cliquez sur la connexion de courbe de tuyau pour signaler le point de départ de la nouvelle conduite.

Selon le type de connexion défini pour la préférence de positionnement du tuyau, un piquage ou un té est inséré.

10 Continuez de spécifier des points pour la conduite.

### Pour terminer une conduite sur un tuyau existant

- 11 Déplacez le curseur sur le segment de tuyau existant afin d'afficher la connexion de courbe de tuyau ou d'extrémité de tuyau.



- 12 Cliquez sur la connexion de courbe ou de fin du tuyau pour signaler l'extrémité de la conduite et la relier au segment existant. Selon le type de connexion défini pour la préférence de positionnement du tuyau, un piquage ou un té est inséré. Si vous essayez de raccorder des tuyaux à différents niveaux d'élévation, AutoCAD MEP crée une ou plusieurs [solutions de routage](#) que vous pouvez prévisualiser et utiliser pour relier automatiquement les tuyaux.

## Connexion d'une conduite à une pièce à vues multiples


Vous pouvez connecter une conduite de tuyauterie à une pièce à vues multiples. Pour ce faire, vous devez préalablement vérifier le type de connexion et la taille de la pièce à vues multiples afin de pouvoir spécifier la préférence de routage et la taille du tuyau en conséquence. Il est tout à fait possible de [désigner manuellement le composant](#) utilisé pour relier une conduite à une pièce à vues multiples.

### Pour connecter une conduite de tuyauterie à une pièce à vues multiples

- 1 Ajoutez un tuyau, comme indiqué dans la section [Création d'un système de tuyauterie](#) (page 466).


- 2 Commencez par [positionner la conduite de tuyau](#).

- 3 Au moment où vous rapprochez votre conduite de la pièce à vues


multiples de destination, cliquez sur  (fonction de repérage des accrochages aux objets) dans la barre d'état de l'application pour aligner la conduite avec le raccord voulu sur la pièce à vues multiples.

**Utilisation de la fonction de repérage pour aligner une conduite par rapport**

à une connexion tuyau sur un refroidisseur



4 Déplacez le curseur sur la connexion de la pièce à vues multiples afin d'afficher la connexion de fin de tuyau.



5 Cliquez sur la connexion en question pour raccorder la conduite à la pièce à vues multiples.

---

**CONSEIL** Il est possible que vous soyez invité à accepter ou à annuler la connexion.

---

Si le trait d'axe du segment de tuyau n'est pas aligné par rapport à celui de la connexion de la pièce à vues multiples, le logiciel présente automatiquement des [solutions de routage](#) que vous êtes libre de prévisualiser et d'utiliser.




6 Si la taille ou le type de connexion du segment de tuyau ne correspond pas à ceux de la pièce à vues multiples, désignez les raccords à employer :

Si...	Action...
la taille du tuyau diffère de celle du raccord de la pièce à vues multiples	Le logiciel insère automatiquement un raccord réducteur. Acceptez la connexion. Si aucune transition n'est spécifiée dans la préférence de routage, la <a href="#">boîte de dialogue Choisir un composant</a> vous invite à la spécifier.
le type de connexion du tuyau diffère de celui de la pièce à vues multiples	La <a href="#">boîte de dialogue Choisir un composant</a> vous invite à spécifier les raccords pour cette connexion.
vous avez l'intention d'utiliser un raccord du catalogue de composants non configuré dans la préférence de routage	Spécifiez le raccord dans la <a href="#">palette des propriétés</a> (page 467) et insérez-le à l'extrémité de la conduite. Pour plus d'informations, voir <a href="#">Remplacement d'un raccord</a> (page 499). Une fois le raccord en place, vous devrez éventuellement le déplacer pour raccorder la conduite à la pièce à vues multiples.

## Ajout d'un tuyau vertical à une conduite

- 1 Ajoutez un tuyau, comme indiqué dans la section [Création d'un système de tuyauterie](#) (page 466).
- 2 Commencez par [positionner la conduite de tuyau](#).
- 3 Spécifiez le point dans la présentation où commence le segment vertical.  
L'élévation à ce point correspond au point de départ du segment vertical. Vous pouvez spécifier les valeurs d'élévation de départ et de fin ultérieurement, lors de la [modification de la conduite de tuyaux](#) (page 519).
- 4 Dans la [palette des propriétés](#) (page 467), sous Positionnement, spécifiez l'élévation de l'extrémité du segment vertical.

### Segment de tuyau vertical ajouté




5 Continuez de spécifier des points afin de former la géométrie de la conduite.

---

**CONSEIL** Lorsque vous dessinez des systèmes de tuyauterie, vous avez la possibilité de vérifier la connectivité entre les composants et de définir et visualiser la direction du flux. Il est essentiel de préserver la connectivité dans un système pour s'assurer que toutes les modifications sont appliquées aux composants appropriés. Pour plus d'informations, voir [Vérification de la connectivité dans un système de tuyauterie](#) (page 540) et [Dessin de la direction du flux](#) (page 205).

---

## Ajout de tuyaux à l'aide des poignées d'ajout

1 Sélectionnez l'objet dans le dessin et cliquez sur  ([poignée d'ajout](#)) pour définir le point de départ d'une conduite :

Pour...	Action...
définir le point de départ d'une conduite à partir d'une extrémité d'un segment de tuyau	Cliquez sur la poignée d'ajout se trouvant à l'extrémité de votre choix sur le segment.

Pour...	Action...
définir le point de départ d'une conduite à partir du milieu d'un segment de tuyau	Cliquez sur la poignée d'ajout se trouvant au milieu du segment. Un té ou un piquage est automatiquement inséré en fonction de la connexion spécifiée comme préférence de positionnement du tuyau.
définir le point de départ d'une conduite à partir d'une pièce à vues multiples	Cliquez sur la poignée d'ajout située sur la connexion de la pièce à vues multiples.
définir le point de départ d'une conduite à partir d'un raccord tel qu'un coude ou un té	<p>Cliquez sur la poignée d'ajout située dans la direction dans laquelle vous voulez insérer la nouvelle conduite.</p> <hr/> <p><b>CONSEIL</b> Si possible, le logiciel utilise le composant et l'orientation mâle dans femelle spécifiée dans les préférences de routage. Dans le cas contraire, la <a href="#">boîte de dialogue Choisir un composant</a> (page 496) vous invite à choisir le composant à insérer dans la présentation avec l'angle adéquat.</p>
ajouter un joint à une conduite de tuyauterie existante	<p>Cliquez sur la poignée d'ajout tout en maintenant la touche CTRL, puis cliquez pour ajouter le tuyau.</p> <hr/> <p><b>CONSEIL</b> Si la propriété Utiliser la tolérance de raccord de la <a href="#">palette des propriétés</a> (page 467) est définie sur Oui, un manchon est ajouté au tuyau. Ce cas n'est possible que s'il correspond aux valeurs de la tolérance de raccord autorisée (angle). En revanche, si cette propriété est définie sur Non, un coude est ajouté.</p>

2 Dans la [palette des propriétés](#) (page 467), sous Options de routage, spécifiez la méthode de positionnement que vous souhaitez appliquer à la nouvelle conduite de tuyauterie.

3 Si vous partez d'une pièce à vues multiples, sous Cotes, spécifiez un système et une préférence de routage.

Le logiciel mémorise la préférence de routage et les paramètres du système. La préférence de routage et la pente (le cas échéant) sont définies automatiquement en fonction de l'objet connecté. Si vous ajoutez une conduite à partir d'un segment de tuyau ou d'un raccord, la nouvelle conduite hérite de ces préférences.

4 Si vous modifiez la taille nominale avant de définir le premier segment de la nouvelle conduite, une réduction est automatiquement insérée entre l'objet et le nouveau segment de tuyau dès que vous spécifiez le premier point de la conduite.

---

**IMPORTANT** Les tailles disponibles incluent les tailles communes à tous les tuyaux et raccords spécifiés dans la préférence de routage sélectionnée. Cela permet de sélectionner une taille de tuyau pour laquelle il existe des raccords de taille équivalente. Les tailles sont regroupées en fonction des intervalles de tailles définis dans la préférence de routage. Si une taille n'est pas disponible, sélectionnez une autre préférence de routage, ou [modifiez les composants dans les intervalles de tailles](#) de la préférence de routage actuelle.

---

5 Continuez de spécifier des points pour former la géométrie de positionnement de la conduite de tuyau.

## Sélection manuelle des composants au cours du positionnement


Lorsque vous dessinez une conduite de tuyauterie, les raccords sont automatiquement insérés dans la présentation suivant les préférences de routage actuelles. Cependant, vous pouvez parfois être invité à spécifier des composants qui ne sont pas inclus dans le routage ou la préférence de composant actuels.

### Choix d'un composant

La boîte de dialogue Choisir un composant s'affiche en cas de tentative d'ajout ou de modification d'un composant non stocké dans les préférences. Vous serez invité à effectuer une substitution à partir du catalogue. L'exemple suivant

illustre la boîte de dialogue dans le domaine Tuyauterie dans le profil anglo-saxon ou métrique (américain).

**Boîte de dialogue Choisir un composant affichant des composants de tuyau organisés par type de matériau.**



Le tableau suivant résume les scénarios où la boîte de dialogue Choisir un composant s'affiche, vous invitant à remplacer un composant :

Scénario	Boîte de dialogue s'affichant lors d'un ajout à la présentation	Boîte de dialogue s'affichant lors d'une modification de la présentation
Le composant n'est pas stocké dans la préférence de routage (tuyau ou tube IRO) ou de composant actuelle (gaine ou chemin de câbles).	Oui	Oui
La préférence de routage ou de composant actuelle inclut le composant correct mais pas l'angle spécifié.	Oui	Oui
La taille de composant n'est pas spécifiée dans la préférence de routage ou de composant actuelle.	Oui La boîte de dialogue vous invite à sélectionner une réduction.	Oui

Scénario	Boîte de dialogue s'affichant lors d'un ajout à la présentation	Boîte de dialogue s'affichant lors d'une modification de la présentation
Un composant supplémentaire est requis dans la présentation et la réduction spécifiée n'est pas conforme aux exigences de taille.	Non	Oui Une réduction est ajoutée automatiquement.
Vous avez essayé de raccorder des objets avec différents types de joints (par exemple, soudé bout à bout et fusionné) qui ne sont pas inclus dans la préférence de routage ou de composant actuelle.	Oui	Non

Si vous modifiez une présentation, la boîte de dialogue Choisir un composant effectue un zoom sur le composant pour lequel une action est requise. Une fois la sélection effectuée, la vue d'origine est rétablie. La dernière préférence utilisée pour le domaine spécifique est automatiquement conservée tant qu'elle n'est pas modifiée. La sélection de composant peut être définie comme la sélection par défaut.

Le remplacement que vous effectuez ne s'applique qu'à l'emplacement spécifique de la présentation. Si vous répétez cette action alors que la commande d'ajout est active, la boîte de dialogue vous invite à sélectionner un composant à nouveau.

Si le composant ou le type de connexion préféré ne sont pas disponibles, cliquez sur Annuler, puis ajoutez le raccord souhaité manuellement.

**RUBRIQUES CONNEXES** Voir [Ajout manuel d'un raccord de tuyauterie](#) (page 502) ou [Ajout manuel de raccords de chemin de câbles ou de tube IRO](#) (page 716).

Vous pourriez également être invité à choisir un composant plusieurs fois si vous tentez de connecter des objets avec des [types de connexion](#) (page 446) différents ou dont les traits d'axe ne sont pas alignés. Dans de tels cas, les composants que vous choisissez sont utilisés automatiquement pour créer une ou plusieurs [solutions de routage](#).

## Remplacement d'un raccord

Vous pouvez remplacer une préférence de routage et changer le composant appliqué pendant le dessin d'une conduite. Par exemple, si vous souhaitez utiliser un piquage fileté pour une conduite spécifique à la place du piquage bout à bout par défaut, vous pouvez remplacer le piquage par défaut.


Lorsque vous remplacez un composant par défaut, celui-ci reste actif tant que vous ne quittez pas la commande Ajouter des tuyaux. Le composant par défaut spécifié dans la préférence de routage sera effectif la prochaine fois que vous ajouterez des tuyaux.

---


**REMARQUE** Tant que la commande Ajouter des tuyaux reste active, le composant de substitution est utilisé à la place du composant par défaut.

---

### Pour remplacer un raccord par défaut

- 1 Ajoutez un tuyau, comme indiqué dans la section [Création d'un système de tuyauterie](#) (page 466).
- 2 Dans la [palette des propriétés](#) (page 467), développez Avancé, puis sous Options de routage, cliquez sur  pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres du raccord.

#### Boîte de dialogue Paramètres du raccord



La fiche de travail Paramètres du raccord indique la description et l'intervalle de taille actuels provenant du catalogue et comporte

une liste des types et composants disponibles. Si aucune valeur n'est disponible, "-" s'affiche dans la fiche.

**3** Dans la boîte de dialogue Paramètres du raccord, sélectionnez le type de raccord à remplacer.

**4** Choisissez un composant dans la liste.

**5** Désignez les points de positionnement de la conduite.

Le composant remplacé est automatiquement inséré dans la présentation.

Le remplacement est supprimé lorsque vous terminez la commande *PipeAdd*. Le logiciel appliquera à nouveau le composant par défaut défini dans la préférence de routage lors de la prochaine exécution de la commande *PipeAdd*.


## **Sélection à partir de la boîte de dialogue Plusieurs choix possibles**

Si vous tentez de créer un raccord avec plusieurs tailles disponibles pour l'objet que vous ajoutez, la boîte de dialogue Plusieurs choix possibles vous invite à en choisir une. Si vous modifiez le positionnement d'objets de tuyau, le logiciel effectue un zoom sur l'emplacement où un composant de remplacement est nécessaire. Une fois la sélection effectuée à partir de la liste de noms de tailles de composants disponibles, le positionnement d'origine est rétabli. Pour désactiver cette fonction, désactivez l'option Zoomer sur l'objet. Le logiciel mémorise votre dernière préférence.




## Utilisation des solutions de routage pour raccorder des objets

1 Commencez à dessiner un segment de tuyau à partir du premier objet.



Pour savoir comment débiter une conduite à partir d'un objet de tuyau existant, voir [Ajout de tuyaux à l'aide des poignées d'ajout](#) (page 494) ou [Connexion à un tuyau existant](#) (page 489).

2 Déplacez le curseur jusqu'au deuxième objet afin d'afficher une connexion de fin de tuyau ou une connexion de courbe de tuyau.




3 Cliquez sur la connexion tuyau.

---

**CONSEIL** Si la connexion s'effectue par rapport à un objet d'un diamètre de tuyau différent ou correspondant à une autre préférence de routage, il est probable que vous soyez invité à **choisir un composant** à rattacher au deuxième objet.

---

4 Pour parcourir les solutions générées, tapez *s* (Suivant) ou *p* (Précédent) et appuyez sur *Entrée*.



- Lorsque vous affichez l'aperçu d'une solution de routage préférée, tapez *a* et appuyez sur la touche *ENTREE* pour accepter cette solution.
- Pour accepter une solution spécifique, tapez le numéro qui lui est affecté, puis tapez Accepter.

La conduite correspondante est alors automatiquement mise à jour.

## Ajout manuel d'un raccord de tuyauterie

AutoCAD MEP insère les raccords lorsque vous dessinez une longueur de gaine en fonction des raccords par défaut spécifiés dans les préférences de routage du tuyau. Cependant, vous pouvez également ajouter manuellement un raccord de tuyau à un segment ou une conduite existants.

Les préférences de routage spécifient les raccords courants utilisés pour la plupart des schémas de tuyauterie. Cependant, le catalogue de composants de tuyau par défaut comporte de nombreux raccords que vous pouvez utiliser.

#### Pour ajouter un raccord de tuyauterie manuellement

- 1 Dans l'espace de travail **Tuyauterie**, pour sélectionner un raccord, cliquez sur l'onglet **Début** ► le groupe de fonctions **Construire** ► la liste déroulante **Raccord de tuyauterie** ► **Raccord de tuyauterie**




---

**CONSEIL** Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes : Utiliser la palette d'outils des raccords.

---

- 2 Dans la palette des propriétés, sous **Général**, cliquez sur l'image de composant en regard du champ **Composant**.
- 3 Dans la boîte de dialogue **Sélectionner un composant**, sélectionnez un composant du catalogue.

#### Boîte de dialogue Sélectionner un composant



Sous Sélectionner le composant du catalogue, la boîte de dialogue organise les raccords de tuyauterie en fonction du type de matériel des profils Anglo-saxon américain et Métrique américain. Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Catalogue des composants de tuyau](#) (page 426).

4 (Facultatif) Sélectionnez Afficher/Masquer les paramètres de composant supplémentaires pour développer le contenu de la table de paramètres.

5 Sous Filtrer par cotes, filtrez la liste de composants.

---

**REMARQUE** Les [catalogues de composants et les emplacements de contenu](#) déterminent les composants qu'il est possible de sélectionner.

---

6 Sélectionnez une taille de composant.

7 Dans la [palette des propriétés](#) (page 467), sous Positionnement, entrez une élévation.

---

**REMARQUE** Si vous ajoutez un raccord dans une conduite existante, il est inutile de spécifier l'élévation. Le filtrage hérite des paramètres d'élévation et de système de la conduite.

---

8 Indiquez un point d'insertion dans le dessin, puis spécifiez un angle de rotation à l'aide de la boussole.

Vous pouvez utiliser les connexions de courbe ou de fin du tuyau pour insérer le raccord sur un objet de tuyau existant.


## Création d'un raccord de tuyauterie personnalisé

Vous pouvez créer votre propre raccord de tuyauterie lorsque le raccord que vous recherchez n'est pas disponible dans le catalogue des composants ou que vous êtes face à un cas de figure unique. Les raccords personnalisés sont créés en convertissant les lignes, les arcs et les polygones AutoCAD en objets AutoCAD MEP dotés de connexions. Les propriétés de composants telles que la taille, la forme ou la définition du système, sont héritées des composants de connexion afin de conserver l'intégrité du système. Les propriétés de composant, notamment la [longueur d'emboîtement](#) (page 449) et la [tolérance angulaire de mise en oeuvre](#) (page 450), sont stockées dans le dessin. Les raccords personnalisés sont des objets basés sur les styles. Vous pouvez accéder à partir du gestionnaire des styles. Tout raccord personnalisé que vous créez représente un style particulier.

---

**REMARQUE** Vous ne pouvez pas ajouter de raccords personnalisés à un catalogue de composants. Si vous créez un raccord de gaine personnalisé que vous souhaitez utiliser plusieurs fois, les fonctionnalités copie et coller vous permettent de partager les raccords personnalisés entre plusieurs dessins.

---

- 1 Dans l'**espace de travail Tuyauterie**, dessinez les traits d'axe du nouveau raccord personnalisé à l'aide de lignes, de polygones ou d'arcs.
- 2 Cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► la liste déroulante Raccord de tuyauterie ► Raccord de tuyauterie personnalisé .
- 3 Cliquez sur les lignes que vous venez de dessiner, puis tapez sur la touche **ENTREE**.
- 4 Dans la boîte de dialogue Création d'un raccord de gaine personnalisé, entrez un nom, puis choisissez un système.
- 5 Sélectionnez le diamètre du composant pour le début et l'extrémité de chaque segment et cochez, le cas échéant, la case Extrémité en onglet.
- 6 Déterminez si les propriétés s'appliquent à certains ou à tous les segments :
  - Si les propriétés affectées au segment actif sont valables pour tous les segments, cochez Appliquer à tous les segments.
  - Si les propriétés du segment suivant diffèrent de celles du segment précédent, cliquez deux fois sur Suivant.

---

**REMARQUE** Le bouton Suivant n'est pas disponible si vous avez coché la case Appliquer à tous les segments.

---

- 7 Cliquez sur Terminer.
- 8 Sur la ligne de commande, entrez **o** (oui) pour effacer la géométrie du trait d'axe d'origine ou **n** (non) pour conserver la géométrie initiale dans le dessin.

---

**REMARQUE** Si certaines des propriétés de taille ou de forme des segments sont incomplètes, le logiciel vous informe qu'il est impossible de créer le raccord personnalisé.

---

## Dessin d'une tuyauterie inclinée

- 1 Commencez à positionner une conduite de tuyau, comme indiqué dans la section [Dessin d'une conduite](#).
- 2 Dans la [palette des propriétés](#) (page 467), sous Général, spécifiez une [préférence de routage](#) (page 411) basée sur la gravité.

---

**REMARQUE** Pour plus d'informations, voir [Préférences de routage de tuyau](#) (page 409) et [Tuyauterie inclinée](#) (page 417).

---

- 3 Indiquez la taille nominale du segment de tuyau.
- 4 Sous Routage, pour Format de pente, sélectionnez un format à partir de la liste.  
Par exemple, la sélection de l'option Pente avec ordonnée fractionnaire définit une pente fractionnaire par pied (par exemple, 1/4" par pied).

---

**CONSEIL** Le format de pente est également disponible sur l'onglet Général de la boîte de dialogue [Préférences de positionnement du tuyau](#) (page 481). Pour plus d'informations sur les formats de pente, voir [Préférences générales](#) (page 481).

---

- 5 Dans le champ Pente, entrez une valeur basée sur le format de pente actuel.

---

**CONSEIL** Une valeur de pente négative entraîne une inclinaison du tuyau vers le bas à partir de la conduite principale ou de la branche dans la vue isométrique. Par exemple, - 1/4" reflète une pente descendante de 1/4" par pied.

---

- 6 Développez Avancé, puis sous Options de routage, sélectionnez Oui en regard de l'option Utiliser la tolérance de raccord.  
La tolérance de raccord fait référence à la [tolérance angulaire de mise en oeuvre](#) (page 450) autorisée pour une connexion de raccord. Oui (par défaut) active la [tolérance angulaire de mise en oeuvre](#) (page 450) pour les raccords qui prennent en charge les [conduites de tuyauterie](#) (page 417) en pente.

---

**CONSEIL** Si un raccord femelle (une bride, par exemple) ne prend pas en charge la tolérance angulaire de mise en oeuvre, le logiciel ignore la sélection du Oui.

---

7 Pour Direction de joint, spécifiez une orientation.

La direction de joint contrôle l'orientation des [connexions mâle-femelle](#) (page 448) pour les préférences de routages qui les prennent en charge.

---

**CONSEIL** Si vous dessinez un tuyau dans la direction du flux, choisissez Mâle dans femelle (par défaut). Si vous dessinez dans la direction opposée du flux, choisissez Femelle vers mâle.

---

8 Spécifiez une combinaison pour Raccord de branche. Par exemple, si vous sélectionnez Té ou Raccord en Y (Latéral), le logiciel tente dans un premier temps d'ajouter un té à la branche. Autrement, le logiciel ajoutera un raccord en Y (latéral).

9 Sous Général, pour Routage, sélectionnez un angle de branche.

Les sélections de l'angle de branche varient en fonction des valeurs définies dans le contenu du catalogue. L'angle sélectionné détermine le dessin de la branche. Pour utiliser tous les angles dans la préférence de routage, sélectionnez Valeurs du catalogue.


Si l'angle souhaité n'est pas compris dans l'intervalle de l'angle standard et de la tolérance, la boîte de dialogue [Choisir un composant](#) (page 496) vous invite à effectuer un remplacement de composant.

10 Spécifiez des points supplémentaires dans la conduite.


---

**REMARQUE** Le logiciel affiche la valeur de pente du segment de tuyauterie dans la conduite. Pour plus d'informations, voir [Valeur de pente affichée dans les schémas de tuyauterie](#) (page 419).

---

11 (Facultatif) Cliquez sur  (Préférences) pour affecter des connexions aux raccords dans vos dessins dans la boîte de dialogue Préférences de positionnement du tuyau. Pour plus d'informations, voir [Affectations de connexion](#) (page 485).

L'exemple suivant représente une tuyauterie inclinée dans une vue en plan et dans une vue isométrique S-O.



Pendant que vous positionnez les composants et connectez les objets de tuyau dans la conduite, le [positionnement automatique](#) (page 413) peut générer des [solutions de routage](#) (page 414). La ligne de commande vous invite à accepter la solution préférée. Pour plus d'informations, voir [Utilisation des solutions de routage pour raccorder des objets](#) (page 501).


Le logiciel insère un manchon ou un coude dans le schéma de tuyauterie, en fonction de la tolérance de raccord disponible. Par exemple, vous pouvez dessiner un tuyau à un angle de 5 degrés. Ensuite, si l'angle de positionnement est inférieur à la tolérance de raccord autorisée de 10 degrés, un manchon est inséré dans le schéma. Cependant, si l'angle de positionnement est supérieur à la tolérance de raccord autorisée, le logiciel insère un coude.

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Voir [Palette Propriétés du tuyau \(mode d'ajout\)](#) (page 467) pour obtenir un résumé de l'ensemble des propriétés de tuyaux relatives à la tuyauterie d'écoulement par gravité (inclinée). Pour plus d'informations, voir [Tuyauterie inclinée](#) (page 417).

---

## Dessin d'une conduite flexible

- 1 Dans l'[espace de travail Tuyauterie](#), cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► la liste déroulante Outils ► Outils  .
- 2 Sélectionnez un outil de tuyauterie flexible dans la palette d'outils de tuyauterie.



---

**CONSEIL** Vous pouvez également faire appel à la commande *PipeFlexAdd* ou maintenir la touche Alt enfoncée pour obtenir le même résultat.

---




**3** Dans la [palette des propriétés](#) (page 467), sous Général, spécifiez un système.

**4** Sous Cotes, spécifiez une préférence de routage.

**5** Sélectionnez la taille nominale de chaque connexion tuyau.

**6** Sous Positionnement, spécifiez une élévation.

**7** Sous Options de routage, pour Segment, spécifiez la méthode de positionnement du tuyau flexible comme suit :

Pour...	Action...
former le tuyau flexible à l'aide d'une série de segments droits	Définissez Segment sur  (Ligne). Définissez la valeur du facteur de rayon. Toute réduction faisant un angle dans le segment de tuyau flexible utilise ce rayon.
former le tuyau flexible à l'aide d'une série d'arcs	Définissez Segment sur  (Arc).
former le tuyau flexible sous forme d'une courbe complexe dont vous désignez les points	Définissez Segment sur  (Spline).

**8** Développez Avancé ► Graphiques. Sous 1D, sélectionnez un motif d'annotation pour les graphiques.

Ce motif est appliqué aux conduites de tuyau flexibles que vous dessinez et est visible pour les systèmes de tuyaux flexibles affichés en 1D.

**9** Spécifiez une valeur dans le champ Pas.

Ce paramètre spécifie l'intervalle figurant entre deux motifs et est lié à l'échelle du dessin.

**10** Répétez les étapes précédentes pour les graphiques 2D et cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.

Ce motif est visible pour les systèmes de tuyaux flexibles affichés en 2D.

---

**CONSEIL** Vous pouvez utiliser les connexions de courbe ou de fin du tuyau pour raccorder une conduite flexible à un objet de tuyau rigide. Il est possible de combiner des tuyaux flexibles et des tuyaux rigides au sein du même système tout en maintenant la connectivité au niveau du système.

---


---

**REMARQUE** Vous ne pouvez pas dessiner une conduite flexible dans AutoCAD MEP. C'est pour cela que les propriétés relatives à la [tuyauterie inclinée](#) (page 417) ne figurent pas dans la [palette des propriétés](#) (page 467).

---

## Ajout d'une conduite de tuyau parallèle à l'aide de décalages

La section [Justification](#) (page 173) de la palette des propriétés permet de décaler une nouvelle conduite par rapport à une conduite existante. Lorsque vous dessinez la conduite parallèle, sélectionnez des points sur la conduite existante ; la nouvelle conduite est alors créée et placée à la distance de décalage indiquée. Vous pouvez sélectionner des points sur la conduite existante à l'aide des outils d'accrochage d'AutoCAD MEP.





---

**CONSEIL** Dessiner une longueur de conduite parallèle en mode d'affichage 1D est encore plus simple. Cette méthode limite le nombre potentiel de points à spécifier et permet de sélectionner précisément les points de réduction. Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Affichages de systèmes de tuyauterie](#) (page 421).

---

### Pour dessiner une conduite de tuyau parallèle à l'aide de décalages

- 1 Assurez-vous que les [accrochages de tuyau AutoCAD MEP](#) sont activés, puis désactivez  (Accrochage aux objets) et  (Repérage d'accrochage aux objets) dans la barre d'état de l'application.
- 2 Ajoutez un tuyau, comme indiqué dans la section [Création d'un système de tuyauterie](#) (page 466).

3 Dans la [palette des propriétés](#) (page 467), sous [Justification](#) (page 173), spécifiez les décalages horizontaux et verticaux :

Pour...	Action...
décaler la nouvelle conduite horizontalement (direction X ou Y) par rapport à la conduite existante, les deux étant à la même élévation	Sous Justification, tapez une valeur de décalage horizontal. Pour décaler la nouvelle conduite dans une direction positive X ou Y par rapport à la conduite existante, entrez une valeur positive. Pour la décaler dans une direction négative X ou Y, entrez une valeur négative.
décaler la nouvelle conduite verticalement par rapport à la conduite existante, les deux ayant des cotes X ou Y identiques, mais se trouvant à des élévations différentes	Sous Justification, tapez une valeur de décalage vertical. Pour décaler la nouvelle conduite dans une direction positive Z par rapport à la conduite existante, entrez une valeur positive. Pour la décaler dans une direction négative Z, entrez une valeur négative.


4 Dans le dessin, sélectionnez la connexion de fin du tuyau au début de la conduite existante.

5 Continuez de sélectionner des points le long de la conduite.

**IMPORTANT** Pour que le positionnement soit le plus précis possible, sélectionnez des points à chaque extrémité des segments de tuyau. Dans le cas de réductions à angle (coudes), sélectionnez uniquement la connexion de courbe du tuyau au niveau de l'intersection logique des traits d'axe de raccord, comme illustré dans l'exemple suivant.

En ce qui concerne les coudes et les autres raccords à courbe, vous pouvez constater qu'une connexion de courbe du tuyau est affichée au niveau de l'intersection logique des traits d'axe de

raccord. Vous avez ainsi la garantie que le tuyau est décalé correctement sur toute la longueur de la conduite.



---

**IMPORTANT** Si vous dessinez des conduites parallèles très proches les unes des autres et que vous les tracez à petite échelle, il est possible qu'elles soient fusionnées sur la feuille tracée. Dans le dessin, vous devrez éventuellement éloigner les conduites les unes des autres de façon à ce qu'elles soient reproduites de façon distincte sur le tracé.

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour dessiner des conduites parallèles dans des systèmes de tuyauterie ou de chauffage radiant (sans utiliser les décalages), voir [Ajout de tuyaux parallèles sur un système de chauffage rayonnant](#) (page 565).

---

## Décalage du tuyau par rapport à la géométrie existante

Vous êtes ainsi en mesure de dessiner une conduite à une distance donnée d'une géométrie existante, un mur, par exemple, dans un dessin de référence. La géométrie se compose de lignes ou de blocs AutoCAD®, d'objets de construction AutoCAD Architecture ou d'objets AutoCAD MEP. Elle peut figurer dans un dessin de référence. Pour sélectionner des points de la géométrie, pensez à utiliser le mode d'accrochage.


### Pour dessiner une conduite de tuyaux décalée

- 1 Ajoutez un tuyau, comme indiqué dans la section [Création d'un système de tuyauterie](#) (page 466).

2 Dans la [palette des propriétés](#) (page 467), sous Positionnement ► [Justification](#) (page 173), spécifiez les décalages horizontaux et verticaux comme suit :

Pour...	Action...
décaler la nouvelle conduite horizontalement (direction X ou Y) par rapport à la géométrie, la géométrie et la conduite étant à la même élévation	Tapez une valeur de décalage horizontal. Pour décaler la nouvelle conduite dans une direction positive X ou Y par rapport à la géométrie, entrez une valeur positive. Pour la décaler dans une direction négative X ou Y, entrez une valeur négative.
décaler la nouvelle conduite verticalement par rapport à la géométrie, les deux ayant des cotes X ou Y identiques, mais se trouvant à des élévations différentes	Tapez une valeur de décalage vertical. Pour décaler la nouvelle conduite dans une direction positive Z par rapport à la géométrie, entrez une valeur positive. Pour la décaler dans une direction négative Z, entrez une valeur négative.

3 Dans le dessin, sélectionnez un point de la géométrie. Pour sélectionner des points de la géométrie, pensez à utiliser le mode d'accrochage aux objets ou les outils d'accrochage d'AutoCAD MEP.



- 4 Continuez de sélectionner des points le long de la géométrie.  
Pour désactiver le décalage à partir d'un point, donnez la valeur 0 au décalage horizontal ou au décalage vertical et continuez le positionnement de la conduite.

## Verrouillage de l'élévation d'un tuyau en cours de dessin

- 1 Ajoutez un tuyau, comme indiqué dans la section [Création d'un système de tuyauterie](#) (page 466).
- 2 Dans la [palette des propriétés](#) (page 467), sous Positionnement, entrez une élévation et commencez la création de la conduite de tuyau.
- 3 Verrouillez la propriété d'élévation afin d'éviter qu'un segment de tuyau situé le long d'une conduite ne s'accroche à un segment situé à une élévation différente.

---

**CONSEIL** Par défaut, l'élévation est déverrouillée dès que vous exécutez la commande *PipeAdd*. Le paramètre est également déverrouillé lorsque la commande est terminée. Pour plus d'informations, voir [Verrouillage de l'élévation de tuyau](#) (page 455).

---


**CONSEIL** Pour raccorder un tuyau horizontal à un tuyau vertical, déplacez le curseur au-dessus du segment vertical de manière à afficher une connexion de courbe de tuyau et cliquez dessus. Le cas échéant, utilisez une vue différente, de côté ou isométrique, par exemple, pour obtenir la connexion souhaitée.

---


## Ajout d'un piquage à un tuyau

Vous pouvez insérer un piquage perpendiculaire au trait d'axe du tuyau et le faire pivoter selon l'angle voulu autour du tuyau. Le moyen le plus simple d'ajouter un piquage est de raccorder un segment de tuyau à une [connexion de courbe de tuyau](#) sur un segment existant. Si le piquage correspond au type de connexion spécifié dans les [préférences de positionnement du tuyau](#), il est automatiquement inséré dans le but de relier le nouveau segment au segment existant.

## Pour ajouter le piquage à un segment de tuyau

- 1 Dans l'**espace de travail Tuyauterie**, cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► la liste déroulante Outils ► Outils  .
- 2 Sélectionnez un raccord, un taraudage ou un piquage dans la palette d'outils de tuyauterie.
- 3 Dans la **palette des propriétés** (page 467), sous Général, cliquez sur l'image de composant.
- 4 Dans la boîte de dialogue Sélectionner un composant, sélectionnez un composant du catalogue.

### Boîte de dialogue Sélectionner un composant



Sous Sélectionner le composant du catalogue, la boîte de dialogue organise les composants de tuyauterie en fonction du type de matériel des profils Anglo-saxon américain et Métrique américain. Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Catalogue des composants de tuyau](#) (page 426).

5 Sélectionnez Afficher/Masquer les paramètres supplémentaires pour développer le contenu de la table de paramètres.

6 Sous Filtrer par cotes, filtrez la liste de composants.

---

**REMARQUE** Les [catalogues de composants et les emplacements de contenu](#) déterminent les composants qu'il est possible d'ajouter.

---

7 Sélectionnez une taille de composant et cliquez sur OK.

8 Dans le dessin, placez le curseur à l'endroit du segment de tuyau où vous souhaitez ajouter le piquage.

9 Cliquez sur la connexion de courbe de tuyau.

---

**CONSEIL** En mode d'affichage 1D, une connexion de courbe de tuyau s'affiche lorsque vous déplacez le curseur sur le trait d'axe du tuyau. En mode d'affichage 2D, une connexion de courbe de tuyau s'affiche lorsque vous déplacez le curseur sur les lignes de contour du tuyau.

---

10 (Facultatif) Si vous désirez changer le point d'insertion après avoir inséré le piquage, tapez **gl** (glisser) et spécifiez un nouveau point d'insertion.

11 Pour faire pivoter le piquage autour du tuyau, spécifiez l'angle de rotation voulu en saisissant une valeur ou en vous aidant de la boussole.

---

**CONSEIL** Vous pouvez faire pivoter le piquage qui vient d'être ajouté à l'aide des poignées de [rotation](#).


---

## Ajout d'une isolation au tuyau

L'isolation du tuyau n'est visible qu'en mode d'affichage **2D**. Lorsque vous activez cette fonction, l'isolation est intégrée à toutes les [définitions de systèmes de tuyauterie](#) au fur et à mesure que vous dessinez le tuyau. Un nouveau tuyau



ou raccord de tuyauterie hérite des valeurs d'isolation provenant du tuyau ou raccord de tuyau existant auquel il a été ajouté.




**REMARQUE** L'isolation est simplement un élément d'annotation et indique à quel endroit des matériaux isolants sont utilisés dans un système de tuyauterie. Dans la mesure où ce n'est pas un objet, vous ne pouvez [modifier](#) que l'endroit et le mode d'affichage dans le dessin. Cependant, il est impossible de générer une nomenclature pour une isolation.

#### Pour ajouter de l'isolation aux tuyaux

- 1 Ajoutez un tuyau, comme indiqué dans la section [Création d'un système de tuyauterie](#) (page 466).
- 2 Dans la [palette des propriétés](#) (page 467), développez Avancé, puis entrez une valeur de pouvoir isolant.

## Ajout d'étiquettes ou d'indicateurs de direction du flux au tuyau

Vous pouvez ajouter des annotations, par exemple, des étiquettes et des indicateurs de direction de flux, lors du positionnement de la conduite de tuyau. Vous pouvez configurer les styles d'étiquette de sorte qu'ils affichent le diamètre du tuyau ou les propriétés de type de système.




### Pour ajouter une étiquette ou un indicateur de direction de flux


- 1 Ajoutez un tuyau, comme indiqué dans la section [Création d'un système de tuyauterie](#) (page 466).
- 2 Dans la [palette des propriétés](#) (page 467), développez Avancé ► Etiquettes, puis Indicateurs de direction de flux.
- 3 Sous Etiquettes, choisissez un style dans la liste.
- 4 Pour Méthode de positionnement, choisissez l'option de configuration des étiquettes et indicateurs de direction de flux à insérer au niveau de chaque segment de tuyau que vous sélectionnez :

Option	Action
Par quantité	Spécifiez le nombre total d'étiquettes ou d'indicateurs de direction du flux à afficher sur chaque segment de tuyau. Observez que le nombre d'étiquettes ou d'indicateurs de direction du flux est automatiquement ajouté à chaque segment droit.
Par distance	Spécifiez la distance entre chaque étiquette ou indicateur de direction du flux sur chaque segment de tuyau. Notez que si la longueur d'un segment de tuyau est inférieure à la distance indiquée, aucune étiquette ou aucun indicateur de direction du flux ne sera inséré sur ce segment.

#### Indicateurs de direction du flux par distance



#### Indicateurs de direction du flux répétés à intervalle régulier



---

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour plus d'informations sur les annotations comme les étiquettes, les nomenclatures, les vues en coupe et les détails, voir [Annotation](#) (page 915).

---

## Conversion d'une polyligne en tuyau flexible

- 1 Sélectionnez la polyligne, la ligne, l'arc ou la spline à convertir.
- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sur Convertir en ► Tuyau flexible.
- 3 Sur la ligne de commande, entrez **n** (Non) pour conserver la géométrie du positionnement ou **o** (Oui) pour l'effacer du dessin. Si vous y êtes invité, [choisissez un remplacement de composant](#).
- 4 Dans la [palette des propriétés](#) (page 467), configurez les [propriétés de tuyauterie de base](#).

## Modification d'un système de tuyauterie


Vous pouvez modifier un système de tuyauterie à tout moment pendant le processus de conception. Les rubriques de cette section proposent des informations spécifiques portant sur la modification de divers aspects d'un système de gaines.

### Palette Propriétés du tuyau (mode de modification)

Cette section définit les propriétés de l'onglet Conception de la palette des propriétés que vous utilisez afin de modifier le système de tuyauterie. L'onglet Conception est divisé en deux sections : De base et Avancé.

## Propriétés de base

Les propriétés de base sont développées par défaut. Les propriétés affichent la dernière valeur stockée.




**REMARQUE** Dans les tableaux suivants, les propriétés relatives aux [schémas de tuyauterie inclinés](#) (page 417) sont précédées d'un astérisque (\*). Les propriétés relatives aux tuyaux flexibles sont précédées de deux astérisques (\*\*) et ne sont disponibles qu'en cas d'ajout de tuyau flexible.

Général	Description
Description	Décrit l'objet (facultatif)
Calque	Spécifie le <a href="#">style de calque</a> (page 219) de l'objet sélectionné
Système	Spécifie la <a href="#">définition de système</a> de l'objet sélectionné

Cotes	Description
Préférence de routage	Spécifie la <a href="#">préférence de routage</a> de l'objet sélectionné
Taille nominale	Spécifie la <a href="#">taille</a> (page 412) de la préférence de routage de l'objet sélectionné

Cotes	Description
Verrouillage de la taille 	Permet d'éviter les modifications de la taille nominale lors de la modification du routage de tuyaux


Longueur de coupe	Spécifie la valeur rapportée de la <a href="#">longueur</a> (page 451) du tuyau
-------------------	---

Position	Description
----------	-------------


Elévation	Spécifie l'élévation de l'objet de tuyau
-----------	--

Elévation de départ Elévation d'arrivée	Spécifie l'élévation aux points de départ et d'arrivée du segment de tuyau
--	--

**Elévation de départ/arrivée sur la palette des propriétés**



Déplacer les segments attachés	Permet de spécifier si les segments de tuyau attachés sont déplacés en cas de modification de l'emplacement du composant sélectionné (par défaut, Oui)
--------------------------------	--

Informations supplémentaires	<p>Cliquez sur  pour ouvrir la fiche de travail Emplacement.</p> <p><b>REMARQUE</b> Pour plus d'informations, voir <a href="#">Modification de l'emplacement d'un tuyau ou d'un raccord</a> (page 534).</p>
------------------------------	--

Routage	Description
---------	-------------

*Format de pente	Affiche le format de pente actuel (non modifiable)
------------------	--

Routage	Description
*Pente	Spécifie la <a href="#">valeur de pente</a> (page 419) du segment de tuyau actuel (non modifiable)


## Propriétés avancées

Par défaut, les propriétés avancées sont réduites. Pour les afficher, cliquez sur






(flèche vers le bas).

**Propriétés avancées (propriétés de tuyau flexible incluses)**



**REMARQUE** Dans la table suivante, les propriétés relatives aux [schémas de tuyauterie inclinés](#) (page 417) sont précédées d'un astérisque (\*). Les propriétés relatives aux tuyaux flexibles sont précédées de deux astérisques (\*\*) et ne sont disponibles qu'en cas d'ajout de tuyau flexible.

Propriété	Description
Détails de la connexion	Cliquez sur  pour ouvrir la fiche de travail Détails de la connexion.

Propriété	Description
	<b>REMARQUE</b> Pour plus d'informations, voir <a href="#">Détails de la connexion</a> (page 444).
Ancrages (pour les raccords)	<p>Cliquez sur  pour ouvrir la fiche de travail Ancre." data-bbox="425 235 598 270"/&gt;</p>  <p><b>REMARQUE</b> L'icône d'ancrage et la fiche de travail associée ne s'affichent que si le raccord de tuyauterie ou le symbole sélectionné utilisent des ancrages (piquages, par exemple). Pour plus d'informations, voir <a href="#">Ancrages de composant</a> (page 196).</p>
Pouvoir isolant	Spécifie le pouvoir isolant du segment de tuyauterie actuel
**Graphiques	<p>Spécifie le motif du tuyau flexible</p> <p><b>REMARQUE</b> Pour plus d'informations, voir <a href="#">Dessin d'une conduite flexible</a> (page 508).</p>
**Pas	<p>Spécifie la valeur du pas du tuyau flexible</p> <p><b>REMARQUE</b> Pour plus d'informations, voir <a href="#">Dessin d'une conduite flexible</a> (page 508).</p>
**Géométrie	<p>Utilisée en cas de modification du positionnement d'un tuyau flexible</p> <p><b>REMARQUE</b> Pour plus d'informations, voir <a href="#">Modification du positionnement d'un tuyau flexible</a> (page 539).</p>

## Modification des composants de tuyau à l'aide des poignées

Les [poignées](#) permettant de modifier les composants d'une conduite de tuyauterie incluent :

- poignée d'emplacement

- poignée d'élévation
- poignée d'inversion
- poignée d'extension

## Déplacement de composants de tuyau à l'aide de poignées d'emplacement

- 1 Sélectionnez le composant ou le segment de tuyau.
- 2 Sélectionnez une [poignée d'emplacement](#) (page 432).
- 3 Si le composant ou le segment de tuyau est raccordé à un autre objet, indiquez si vous souhaitez conserver la connectivité et, le cas échéant, la méthode appropriée.

Pour...	Action...
préserver la connectivité en ajustant tous les objets, y compris les pièces à vues multiples	Cliquez sur la poignée Emplacement, puis cliquez une fois sur la touche <i>CTRL</i> .
supprimer la connectivité	Cliquez sur la poignée Emplacement, puis cliquez deux fois sur la touche <i>CTRL</i> .


**REMARQUE** Si vous souhaitez maintenir les connexions en ajustant uniquement les raccords de tuyauterie et les segments tout en conservant les emplacements actuels des [pièces à vues multiples](#) (page 117), passez à l'étape suivante.

- 4 Indiquez le nouvel emplacement :

Pour...	Action...
spécifier le nouvel emplacement par rapport à l'emplacement actuel	<p>Pour décaler le composant dans la direction X, déplacez-le vers son nouvel emplacement, entrez une valeur et appuyez sur la touche <i>ENTREE</i>.</p> <p>Pour décaler le composant dans la direction Y, appuyez sur la touche <i>TAB</i> pour activer le mode de décalage Y, entrez une valeur et appuyez sur la touche <i>ENTREE</i>.</p>



Pour...	Action...
spécifier manuellement le nouvel emplacement	Faites glisser le curseur à l'endroit voulu et cliquez pour valider la nouvelle position. Les outils d'accrochage aux objets, les outils d'accrochage AutoCAD MEP et les lignes de repérage s'avèrent également très pratiques.

**REMARQUE** Pour utiliser les champs de saisie de cote, la fonction Saisie dynamique (  sur la barre d'état de l'application) et le paramètre de saisie de cote du dessin doivent être activés (par défaut). Si vous les avez désactivées, vous pouvez spécifier le nouvel emplacement en faisant glisser le curseur et en sélectionnant un point dans le dessin ou en saisissant ses coordonnées dans la fenêtre de commande.


## Modification de l'élévation des composants de tuyau

- 1 Choisissez une vue isométrique ou une vue de profil.
- 2 Sélectionnez un composant ou un segment de tuyau.
- 3 Sélectionnez la [poignée d'élévation](#) (page 436) à utiliser.
- 4 Si le composant ou le segment de tuyau est raccordé à un autre objet, indiquez si vous souhaitez conserver la connectivité et, le cas échéant, la méthode appropriée.

Pour...	Action...
conserver la connectivité en ajustant uniquement les raccords et les segments de tuyau et conserver l'emplacement actuel des composants	Passez à l'étape suivante.
conserver la connectivité en ajustant tous les objets, y compris les composants	Appuyez sur la touche <i>CTRL</i> .
supprimer la connectivité	Appuyez deux fois sur la touche <i>CTRL</i> .

## 5 Spécifiez l'élévation souhaitée :



Pour...	Action...
indiquer l'élévation totale par rapport à un point du composant ou du segment (par exemple, le milieu)	Appuyez sur la touche <i>TAB</i> autant de fois que nécessaire pour activer le champ de saisie qui convient, puis entrez la cote correspondante. Appuyez sur la touche <i>ENTREE</i> .
augmenter ou diminuer l'élévation selon la cote spécifiée	Faites glisser le curseur pour augmenter ou diminuer l'élévation. Appuyez sur la touche <i>TAB</i> autant de fois que nécessaire pour activer le champ de saisie qui convient, puis entrez la cote correspondante. Appuyez sur la touche <i>ENTREE</i> .


**CONSEIL** Pour utiliser les champs de saisie de cote, la fonction [Saisie dynamique](#) (  sur la barre d'état de l'application) et le paramètre de saisie de cote du dessin doivent être activés (par défaut). Si vous les avez désactivés, vous pouvez spécifier la nouvelle élévation en faisant glisser le curseur et en sélectionnant un point dans le dessin ou en saisissant ses coordonnées dans la fenêtre de commande.

## Rotation des composants de tuyau

1 Sélectionnez le composant intégré, le raccord de tuyauterie ou le piquage.

2 Faites pivoter l'objet comme suit :

Pour...	Action...
faire pivoter l'objet de 180 degrés (inversion de l'objet)	Cliquez sur la <a href="#">poignée d'inversion</a> (page 438) (  ).
faire pivoter l'objet de 90 degrés	Maintenez la touche <i>CTRL</i> et cliquez sur la poignée d'inversion (  ).

Pour...	Action...
faire pivoter l'objet selon l'angle indiqué	<p>Cliquez sur la poignée de rotation (  ), puis effectuez les opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Entrez le nouvel angle absolu dans le champ de <a href="#">saisie de cote</a> actif.</li> <li>■ Déplacez le curseur de manière à augmenter ou à réduire l'angle, appuyez sur la touche <i>TAB</i> pour activer le champ de <a href="#">saisie de cote</a> permettant de spécifier la modification d'angle, puis saisissez la valeur souhaitée.</li> <li>■ Faites glisser la poignée vers un nouvel emplacement.</li> <li>■ Saisissez la valeur souhaitée dans la fenêtre de commande.</li> </ul>

## Modification de la longueur d'un segment de tuyau


- 1 Sélectionnez le segment de tuyau.
- 2 Sélectionnez la [poignée d'extension](#) située au niveau de l'extrémité à modifier.
- 3 Si le segment est relié à un autre objet au niveau de l'extrémité sélectionnée, indiquez si vous souhaitez conserver la connectivité et, le cas échéant, la méthode appropriée :

Pour...	Action...
conserver la connectivité en ajustant uniquement les raccords et les segments de tuyau et conserver l'emplacement actuel des composants	Passez à l'étape suivante.
conserver la connectivité en ajustant tous les objets, y compris les composants	Appuyez sur la touche <i>CTRL</i> .

Pour...	Action...
supprimer la connectivité	Appuyez deux fois sur la touche <i>CTRL</i> .

#### 4 Spécifiez la longueur du segment :

Pour...	Action...
indiquer la longueur totale	Appuyez sur la touche <i>TAB</i> pour activer le champ de saisie, puis spécifiez la nouvelle longueur. Appuyez sur la touche <i>ENTREE</i> .
préciser la différence entre la longueur actuelle et la nouvelle longueur	Commencez à étendre ou à réduire la longueur du segment en déplaçant le curseur, puis indiquez la différence de longueur dans le champ de saisie actif par défaut. Appuyez sur la touche <i>ENTREE</i> .
spécifier une nouvelle extrémité	Déplacez la poignée jusqu'au point correspondant à la nouvelle extrémité, puis cliquez dans la zone de dessin.

**REMARQUE** Pour utiliser les champs de saisie de cote, la fonction [Saisie dynamique](#) (  sur la barre d'état de l'application) et le paramètre de saisie de cote du dessin doivent être activés (par défaut). Elles sont activées par défaut. Si vous les avez désactivées, vous pouvez modifier la longueur en sélectionnant un point d'extension dans le dessin ou en saisissant un dans la fenêtre de commande.

## Modification d'équipement de tuyauterie

Vous pouvez modifier les propriétés d'une pièce à vues multiples affectées à ses connexions, notamment l'emplacement, l'élévation, la taille ou le système.

**RUBRIQUES CONNEXES** Voir [Equipement mécanique, électrique et de plomberie dans MEP](#) (page 117).



## Modification de l'emplacement ou de l'élévation d'une pièce à vues multiples

Vous pouvez modifier l'emplacement ou l'élévation d'une pièce à vues multiples à l'aide de la palette des propriétés ou de la boîte de dialogue Propriétés de la pièce à vues multiples. Quelle que soit la méthode employée, la pièce à vues multiples est déconnectée de la conduite de tuyau à laquelle elle est rattachée.


### Utilisation de la palette des propriétés

1 Sélectionnez la [pièce à vues multiples](#) (page 117) à modifier dans le dessin.

2 Dans la [palette des propriétés](#) (page 519), sous Positionnement, spécifiez une modification d'emplacement ou d'orientation :


Pour...	Action...
changer l'élévation	spécifier une élévation
faire pivoter la pièce à vues multiples autour de son axe normal	Spécifiez une valeur dans le champ Rotation.
saisir les coordonnées du nouvel emplacement	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Cliquez sur  (Informations supplémentaires).</li><li>2 Entrez les nouvelles coordonnées X, Y et Z sous Point d'insertion dans la fiche de travail Emplacement.</li></ol>
changer l'axe normal et réorienter la pièce le long de la nouvelle normale	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Cliquez sur  (Informations supplémentaires).</li><li>2 Dans la fiche de travail Emplacement, sous Perpendiculaire, spécifiez la valeur 1 pour l'axe perpendiculaire et la valeur 0 pour les deux autres axes et cliquez sur OK.</li></ol>

### Utilisation de la boîte de dialogue Propriétés de la pièce à vues multiples

- 1 Dans le dessin, sélectionnez la [pièce à vues multiples](#) (page 117) à modifier.
- 2 Cliquez sur l'onglet Equipement ► le groupe de fonctions Modifier ► Propriétés de l'équipement .
- 3 Dans la boîte de dialogue Propriétés de la pièce à vues multiples, cliquez sur l'onglet Emplacement.
- 4 Spécifiez la modification d'emplacement ou d'orientation, puis cliquez sur OK, comme suit :

Pour...	Action...
faire pivoter la pièce à vues multiples autour de son axe normal	Entrez une nouvelle valeur pour Angle sous Rotation.
saisir les coordonnées du nouvel emplacement	Entrez les nouvelles coordonnées X, Y et Z sous Point d'insertion.
modifier l'axe perpendiculaire et l'orientation du composant le long du nouvel axe perpendiculaire	Sous Perpendiculaire, spécifiez la valeur 1 pour l'axe perpendiculaire et la valeur 0 pour les deux autres axes.

### Modification d'équipement de tuyauterie

- 1 Sélectionnez la [pièce à vues multiples](#) (page 117), puis cliquez sur l'onglet Equipement ► le groupe de fonctions Modifier ► Modifier l'équipement .
- 2 Dans la boîte de dialogue Modification de pièces à vues multiples, sur l'onglet Composant, sous All Installed MvParts, spécifiez un composant. Développez les sous-dossiers le cas échéant.
- 3 Dans le champ Nom de la taille du composant, sélectionnez une autre taille.

---

**REMARQUE** La liste des noms de tailles de composants comporte les tailles disponibles comprises dans l'intervalle du composant actuel. Si la taille de composant n'est pas disponible, passez à l'étape suivante et spécifiez les filtres et les plages.

---


4 Dans l'onglet Filtre de composant, sous Connexions, pour Diamètre nominal de la connexion, sélectionnez un intervalle de taille (par exemple, 4-72). Pour filtrer le nombre de tailles disponibles à l'affichage, pour Affichage, entrez un nombre compris dans la plage autorisée.

**Filtre d'affichage**

Afficher:  sur 16 composants

5 Sous le graphisme du composant, cliquez sur << ou >> pour parcourir les noms de taille du composant disponibles dans la plage sélectionnée. Dans le champ Nom de la taille du composant, sélectionnez une taille.

**Graphisme de composant de pièce à vues multiples avec affichage**





6 Spécifiez une élévation.

---


**REMARQUE** Si vous changez l'élévation d'une pièce à vues multiples reliée à d'autres objets, ces derniers restent connectés à la pièce à vues multiples et sont placés à la nouvelle élévation.

---

## Mise en correspondance d'une pièce à vues multiples d'un type à un autre

- 1 Sélectionnez la [pièce à vues multiples](#) (page 117) à modifier.
- 2 Cliquez sur l'onglet Equipement ► le groupe de fonctions Modifier ► Modifier l'équipement .
- 3 Dans la boîte de dialogue Modification de pièces à vues multiples, cliquez sur  (Mettre en correspondance).
- 4 Dans le dessin, sélectionnez la pièce à vues multiples cible.
- 5 Appuyez sur la touche *ENTREE* pour faire correspondre la pièce et l'élévation.
- 6 Dans la boîte de dialogue Modification de pièces à vues multiples, cliquez sur OK afin de terminer la mise en correspondance.

## Modification du facteur K

- 1 Sélectionnez la [pièce à vues multiples](#) (page 117) (un sprinkler, par exemple) que vous souhaitez modifier (voir le dossier Mécanique ► Protection contre les incendies).
- 2 Cliquez sur l'onglet Equipement ► le groupe de fonctions Modifier ► Modifier l'équipement .
- 3 Dans la boîte de dialogue Modifier la pièce à vues multiples, cliquez sur l'onglet Facteur K.
- 4 Spécifiez la nouvelle valeur du facteur K et cliquez sur OK.

## Modification du système d'une connexion de pièce à vues multiples


Lorsque vous ajoutez une [pièce à vues multiples](#) (page 117) à un dessin, aucun système n'est affecté à ses connexions. Si vous reliez une conduite à une connexion de pièce à vues multiples, la connexion hérite des paramètres du système provenant de l'objet de tuyau auquel il est raccordé.

Vous allez préciser le système pour les connexions des pièces à vues multiples. Si, par la suite, vous utilisez la [poignée d'ajout](#) pour définir le point de départ d'une conduite depuis la pièce à vues multiples, le système de cette nouvelle conduite sera déjà défini.



Si vous modifiez le système d'une connexion de pièce à vues multiples déjà raccordée à une conduite, le système de cette conduite évolue de manière à correspondre à la connexion de la pièce à vues multiples.

#### **Pour modifier le système affecté à une connexion de pièce à vues multiples**

- 1 Dans le dessin, sélectionnez la pièce à vues multiples à modifier.
- 2 Cliquez sur l'onglet Equipement ► le groupe de fonctions Modifier ► Propriétés de l'équipement .
- 3 Dans la boîte de dialogue Modifier la pièce à vues multiples, cliquez sur l'onglet Systèmes.
- 4 Dans la colonne Système, cliquez dans la cellule de la connexion à affecter.
- 5 Sélectionnez un système dans la liste et cliquez sur OK.

## **Modification d'un tuyau**

Vous pouvez modifier de nombreux aspects des tuyaux, tuyaux flexibles et raccords de tuyauterie, notamment le type, la taille, l'emplacement, le système et les conduites de tuyauterie connectées.

## **Modification de la préférence de routage et de la taille nominale**

Vous pouvez appliquer une autre [préférence de routage](#) (page 409) à une conduite dans le but de changer les types de connexion et passer ainsi des connexions à bride aux connexions à rainures. Il est tout à fait possible également de changer de type de tuyau et d'opter pour les tuyaux en acier au lieu des tuyaux du commerce.

- 1 Sélectionnez un segment de tuyau dans une conduite.
- 2 Dans la [palette des propriétés](#) (page 519), sous Cotes, spécifiez une préférence de routage.
- 3 Sous Cotes, sélectionnez une taille nominale.

---

**IMPORTANT** Les tailles disponibles incluent les tailles communes à tous les tuyaux et raccords spécifiés dans la préférence de routage sélectionnée. Cela permet de sélectionner une taille de tuyau pour laquelle il existe des raccords de taille équivalente. Les tailles sont regroupées en fonction des intervalles de tailles définis dans la préférence de routage. Si une taille n'est pas disponible, sélectionnez une autre préférence de routage, ou [modifiez les composants dans les intervalles de tailles](#) de la préférence de routage actuelle.

---

4 Cliquez sur l'onglet Tuyau ► le groupe de fonctions



Modifier ► Modifier la conduite .

5 Dans la boîte de dialogue [Modifier la conduite de tuyaux](#) (page 188), modifiez les préférences de routage et autres paramètres des objets connectés à l'objet sélectionné.

## Modification de l'emplacement d'un tuyau ou d'un raccord

1 Dans le dessin, sélectionnez le composant à modifier.

2 Dans la [palette des propriétés](#) (page 519), sous Positionnement, spécifiez l'emplacement ou l'orientation à modifier :

Pour...	Action...
changer l'élévation	Saisissez une valeur différente dans le champ Élévation.
faire pivoter la pièce à vues multiples autour de son axe normal	Spécifiez une valeur dans le champ Rotation.
saisir les coordonnées du nouvel emplacement	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Cliquez sur  (Informations supplémentaires).</li> <li>2 Entrez les nouvelles coordonnées X, Y et Z sous Point d'insertion dans la fiche de travail Emplacement.</li> </ol>
changer l'axe normal et réorienter la pièce le long de la nouvelle normale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Cliquez sur  (Informations supplémentaires).</li> <li>2 Dans la fiche de travail Emplacement, sous Perpendiculaire, spécifiez la valeur</li> </ol>

Pour...	Action...
	1 pour l'axe perpendiculaire, la valeur 0 pour les deux autres axes et cliquez sur OK.

**3** Désélectionnez le composant, puis sélectionnez le raccord dans le dessin que vous souhaitez modifier.

**4** Dans la [palette des propriétés](#) (page 519), cliquez sur  (Informations supplémentaires).

**5** Dans la fiche de travail Emplacement, spécifiez l'emplacement ou l'orientation à modifier, puis cliquez sur OK.

Pour...	Action...
faire pivoter la pièce à vues multiples autour de son axe normal	Entrez une nouvelle valeur pour Angle sous Rotation.
saisir les coordonnées du nouvel emplacement	Entrez les nouvelles coordonnées X, Y et Z sous Point d'insertion.
changer l'axe normal et réorienter la pièce le long de la nouvelle normale	Entrez la valeur 1 pour l'axe normal et 0 pour les deux autres axes sous Normale.

## Coupure ou fusion des segments de tuyau

Vous pouvez couper ou fusionner des segments de tuyau dans une conduite. Vous pouvez, par exemple, diviser un segment de tuyau en plusieurs segments adjacents. Vous pouvez, de la même manière, fusionner plusieurs segments de tuyau adjacents afin de former un seul segment. Vous êtes libre d'appliquer la commande de coupure ou de fusion à une partie ou à l'intégralité d'une conduite.


### Pour couper ou fusionner des segments de tuyau dans une conduite


**1** Sélectionnez un segment de tuyau à couper ou à fusionner.

2 Cliquez sur l'onglet Tuyau ► le groupe de fonctions


Modifier ► Longueur du tuyau . Pour plus d'informations, voir [Longueur de tuyau et longueur de coupe](#) (page 451).


3 Dans la boîte de dialogue Longueur du tuyau, spécifiez les segments que vous avez l'intention de couper ou de fusionner :

Pour...	Action...
appliquer la commande Longueur du tuyau à l'intégralité de la conduite	Choisissez la commande Appliquer à la conduite.
sélectionner manuellement les segments à modifier	Cliquez sur l'icône de sélection d'objets (  ) et sélectionnez les segments concernés.



4 Choisissez l'opération à effectuer :

Pour...	Action...
couper un segment	Activez l'option Couper et entrez une valeur dans le champ Longueur du tuyau. Une autre solution consiste à cliquer sur  (Longueur du tuyau) et d'indiquer les points de départ et d'arrivée de la nouvelle longueur. La longueur de coupe des segments de tuyau est identique à la longueur de segmentation.

Pour...	Action...
fusionner plusieurs segments adjacents, raccordés et alignés par rapport au même trait d'axe	Activez l'option Fusionner, cliquez sur  (Choix des objets) et sélectionnez les segments à fusionner.

**REMARQUE** La dernière sélection de [préférence de routage](#) (page 409) utilisée est conservée.

**5** Pour Direction de joint, sélectionnez l'orientation des raccords pendant le positionnement.

Ce paramètre spécifie l'orientation des joints mâles et femelles lors du dessin du tuyau. Si vous sélectionnez Mâle dans femelle, la connexion mâle est dessinée en premier et la connexion femelle est dessinée par la suite après le joint. Pour plus d'informations, voir [Raccords mâle-femelle et direction de joint](#) (page 448).

**6** (Facultatif) Servez-vous de la palette des propriétés pour vérifier les longueurs de coupe des segments entiers. Voir les sections [Longueur d'insertion de connexion](#) (page 449) et [Longueur de tuyau et longueur de coupe](#) (page 451) pour plus d'informations.

## Verrouillage de la taille d'un tuyau ou d'un raccord

Le verrouillage de la taille nominale d'un tuyau ou d'un raccord existants permet d'éviter qu'ils ne soient accidentellement modifiés en cas de modification du routage de tuyaux. Par exemple, vous pouvez verrouiller le diamètre si une conduite de tuyau passe très près d'éléments de construction ou d'autres systèmes, et que le diamètre du tuyau ne peut pas être modifié sans que cela n'interfère avec d'autres composants.

### Pour verrouiller le diamètre nominal

- 1** Sélectionnez le segment de tuyau ou le raccord à verrouiller.
- 2** Dans la [palette des propriétés](#) (page 519), sous Cotes, sélectionnez Verrouillée sous Verrouillage de la taille (Déverrouillée par défaut).

Lorsqu'elle est verrouillée, la liste de tailles nominales est inactive et le diamètre du tuyau ou du raccord ne peut pas être modifié. Rien ne vous empêche, cependant, de changer la longueur ou l'élévation d'un segment de tuyau. Pour désactiver une taille, déverrouillez le paramètre correspondant dans la palette des propriétés.

## Modification du système associé à un tuyau


- 1 Sélectionnez un segment de tuyau dans la conduite.
- 2 Dans la [palette des propriétés](#) (page 519), sélectionnez un système.

---

**CONSEIL** Vous pouvez aussi procéder comme suit pour modifier le système : cliquez sur l'onglet Tuyau ► le groupe de fonctions

Modifier ► Modifier la conduite  .

---

- 3 (Facultatif) Pour modifier le système d'une conduite raccordée, cliquez sur l'onglet Tuyau ► le groupe de fonctions  
Modifier ► Modifier la conduite  .
- 4 Dans la boîte de dialogue Modifier la conduite, spécifiez un système et d'autres propriétés le cas échéant. Pour plus d'informations, voir [Modification d'objets connectés le long d'une conduite](#).

## Modification d'un raccord de tuyauterie

Vous pouvez modifier un raccord. Il est possible, par exemple, de transformer un coude à rayon standard en coude à rayon long. Cependant, vous ne pouvez pas en modifier le type (par exemple, passer d'un coude à une croix).

- 1 Sélectionnez le raccord de tuyau.
- 2 Dans la [palette des propriétés](#) (page 519), cliquez sur l'image en regard du champ Composant.
- 3 Dans la boîte de dialogue Sélectionner un composant, sélectionnez un composant du catalogue.
- 4 Sélectionnez Afficher/Masquer les paramètres supplémentaires pour développer le contenu de la table de paramètres.
- 5 Sous Filtrer par cotes, filtrez la liste de composants.

---

**REMARQUE** Les [catalogues de composants et les emplacements de contenu](#) déterminent les composants qu'il est possible d'ajouter.

---

- 6 Sélectionnez une taille de composant.

---

**REMARQUE** Si vous spécifiez une taille de raccord différente de celle des objets connectés au raccord, vous pouvez [modifier les segments de tuyau raccordés dans la conduite de tuyau](#) (page 188).

---

7 Dans la palette des propriétés, sous Positionnement, entrez une élévation.

---

**REMARQUE** Si vous ajoutez un raccord dans une conduite existante, il est inutile de spécifier l'élévation. Le raccord hérite à la fois de l'élévation et du système de la conduite au moment de son insertion.

---

## Modification du positionnement d'un tuyau flexible

- 1 Sélectionnez le segment de tuyau flexible.
- 2 Dans la [palette des propriétés](#) (page 519), développez Avancé, puis Géométrie.
- 3 Dans le champ Sommet, cliquez sur les flèches gauche et droite pour positionner le curseur à l'emplacement souhaité sur la spline.

---

**REMARQUE** Cette procédure utilise le mode de segment de spline.

---

- 4 Tapez les valeurs des sommets X, Y et Z.

Si le tuyau flexible a été créé à l'aide d'un mode de segmentation (ligne, arc ou spline), vous pouvez vous aider des [poignées](#) pour changer l'emplacement des points de contrôle.

- 1 Sélectionnez le segment de tuyau flexible.
- 2 Sélectionnez la [poignée d'emplacement](#) pour déplacer le segment vers un nouvel emplacement.

---

**CONSEIL** Cliquez sur la poignée d'emplacement, puis appuyez une fois sur la touche CTRL afin de conserver la connexion à la pièce à vues multiples. Cliquez sur la poignée d'emplacement, puis appuyez deux fois sur la touche CTRL afin de rompre la connexion.

---

## Modification d'une isolation au niveau d'une conduite ou d'un raccord

- 1 Sélectionnez un ou plusieurs segments de tuyau ou raccords de tuyauterie.
- 2 Dans la [palette des propriétés](#) (page 519), développez Avancé.





### 3 Définissez les propriétés du pouvoir isolant :

Pour...	Action...
modifier l'isolation	Spécifiez une nouvelle valeur pour Pouvoir isolant (0 par défaut).
supprimer l'isolation	Tapez 0.

**REMARQUE** L'isolation est simplement un élément d'annotation et non un objet. L'isolation du tuyau n'est visible qu'en mode d'affichage 2D.

## Vérification de la connectivité dans un système de tuyauterie

Effectuez l'action adéquate pour vérifier la connexion d'un réseau de tuyaux :

Pour...	Action...
afficher les conseils de correction de défauts sur l'ensemble des systèmes	Cliquez sur l'onglet Vue ► le groupe de fonctions Vue MEP ► Conseils de correction des défauts  . Toutes les mauvaises connexions sont affichées en surbrillance (en rouge).
vérifier la connectivité entre des composants adjacents	Sélectionnez un tuyau et cliquez sur l'onglet Tuyau ► le groupe de fonctions Modifier ► la liste déroulante Afficher les objets raccordés ► Afficher les objets raccordés  .
vérifier la connectivité sur une conduite (une conduite se termine au niveau d'une jonction : un té, par exemple)	Sélectionnez un tuyau et cliquez sur l'onglet Tuyau ► le groupe de fonctions Modifier ► la liste déroulante Afficher les objets raccordés ► Afficher la conduite raccordée  .
vérifier la connectivité entre les branches du tuyau	Sélectionnez un tuyau et cliquez sur l'onglet Tuyau ► la liste déroulante Sélection du système ► ► Sélectionner les branches raccordées  . Appuyez sur la touche TAB pour passer en revue les branches raccordées en amont et en aval.




## Modification d'une étiquette ou d'un indicateur de direction du flux

Après avoir placé une étiquette dans votre dessin, vous pouvez redéfinir son style, changer sa répartition le long de l'objet ou encore modifier la manière dont il s'affiche. Notez que le logiciel met à jour automatiquement l'étiquette rattachée à un tuyau en cas de modification de l'objet parent.


### Pour modifier une étiquette à l'aide des poignées

1 Sélectionnez une étiquette pour activer les **poignées** (page 429).



2 Spécifiez la modification :





Pour...	Action...
ajouter une étiquette	Cliquez sur la <b>poignée d'ajout</b> (page 430). Maintenez la touche <b>CTRL</b> enfoncée lorsque vous cliquez pour ajouter les étiquettes de manière à les espacer régulièrement.
déplacer une étiquette	Cliquez sur la <b>poignée d'emplacement</b> (page 432) et transférez l'étiquette vers l'emplacement souhaité de la courbe. Maintenez la touche <b>CTRL</b> enfoncée après avoir cliqué sur la poignée d'emplacement pour décaler l'étiquette par rapport à la courbe.




Pour...	Action...
ajouter des étiquettes espacées d'une certaine distance le long de la courbe	Cliquez sur la poignée Répéter la distance et cliquez le long de la courbe pour définir la distance allant du début de la courbe jusqu'au point sélectionné. Les étiquettes sont ajoutées sur la courbe et espacées selon la distance indiquée.
répartir régulièrement plusieurs étiquettes sur la courbe	Maintenez la touche <i>CTRL</i> et cliquez sur la poignée Répéter la distance.

### Pour modifier une étiquette à l'aide du ruban ou du menu contextuel

#### 1 Sélectionnez l'étiquette et effectuez l'une des opérations suivantes :

Pour...	Action...
ajouter un noeud d'étiquette	Cliquez sur l'onglet Etiquette ► le groupe de fonctions Général ► la liste déroulante Ajouter la sélection ► Nouveau noeud d'étiquette  et sélectionnez un point sur ou à proximité de l'objet.
supprimer un noeud d'étiquette	Cliquez sur l'onglet Etiquette ► le groupe de fonctions Modifier ► Supprimer  .
décaler un noeud d'étiquette	Cliquez sur l'onglet Etiquette ► le groupe de fonctions Modifier ► Décalage  ,entrez une distance de décalage, puis appuyez sur la touche <i>ENTREE</i> . Vous êtes libre de décaler l'étiquette de votre choix ou toutes les étiquettes du dessin.
faire pivoter un noeud d'étiquette	Cliquez sur l'onglet Etiquette ► le groupe de fonctions Modifier ► Rotation  ,sélectionnez un point de rotation, puis entrez une valeur de rotation. Vous pouvez faire pivoter une seule étiquette ou toutes les étiquettes du dessin.

Pour...	Action...
ancrer l'étiquette à un autre objet	Cliquez sur l'onglet Etiquette ► le groupe de fonctions Modifier ► Déplacer vers l'objet  , puis sélectionnez l'objet auquel vous souhaitez ancrer l'étiquette.

2 Pour modifier les propriétés d'étiquette, sélectionnez l'étiquette dans le dessin, puis, dans l'onglet Conception de la [palette des propriétés](#) (page 519), sous Cotes, modifiez la méthode de positionnement comme suit :

Pour afficher les étiquettes...	Choisissez...
une par une	Un par un.
à intervalle régulier sur la courbe	Par distance, puis entrez la valeur souhaitée dans Distance.
de façon répétée à un intervalle défini	Par quantité, puis entrez la valeur souhaitée dans Nombre d'étiquettes.

3 Sélectionnez un nouveau style d'étiquette.

**REMARQUE** La configuration du style d'étiquette détermine si les étiquettes utilisant le style sont considérées comme des annotations (elles sont alors mises à l'échelle si l'échelle d'annotation varie). Pour plus d'informations, voir [Objets annotatifs](#) (page 916).



# Dessin de systèmes de chauffage rayonnant

# 8


Cette section explique comment créer et modifier les radiateurs, les robinets et les réseaux de tuyauterie utilisés dans les systèmes de chauffage rayonnant à l'aide d'AutoCAD MEP.

## Présentation des systèmes de chauffage rayonnant

Reportez-vous au processus suivant pour créer et modifier des systèmes de radiateurs :


### Revoir la procédure

### Afficher des informations supplémentaires



## Revoir la procédure

## Afficher des informations supplémentaires



## Création de composants de radiateur

Les données des radiateurs dans les fichiers BDH proviennent des fabricants de radiateurs et des applications de calcul des besoins en chauffage (comme SOLAR COMPUTER Desktop) et des logiciels de conception du marché de

radiateurs D A CH. Les données d'un radiateur comprennent notamment sa longueur, sa largeur, sa hauteur, le nom de la société qui le fabrique et son nom de composant. Dans AutoCAD MEP, vous importez un fichier BDH (.dat), puis vous créez les définitions de radiateurs dans le catalogue MvParts (DEU).apc. Vous pouvez utiliser les pièces à vues multiples pour modéliser la taille et la forme des composants utilisés dans la vie courante comme les radiateurs. Dans AutoCAD MEP les pièces à vues multiples telles que les radiateurs sont classées par type et leurs données sont stockées dans les catalogues de composants. Un gabarit de radiateur par défaut contrôle le graphisme du radiateur. Ce gabarit se trouve dans  
\\ProgramData\Autodesk\MEP  
2011\fra\MEPContent\Global\MvParts\Plumbing\Radiators\Radiator  
Template\_gbm.xml. Si vous souhaitez modifier l'aspect du radiateur, vous pouvez changer de gabarit. Voir [Stockage et référence des composants de catalogue](#) (page 125).

---


**REMARQUE** Vérifiez que vous avez sélectionné le profil AutoCAD MEP D A CH dans l'onglet Profils de la boîte de dialogue Options. Voir [Création de configurations d'environnement de dessin pour les utilisateurs](#) (page 1317).

---

### Pour créer des composants de radiateur personnalisés



- 1 Cliquez sur **Ouvrir** ► Contenu radiateur BDH.
- 2 Dans la boîte de dialogue Importer un fichier BDH, sélectionnez le catalogue de pièces à vues multiples dans lequel se trouvent les composants.



- 3 Dans la section Sélectionner le fichier BDH, recherchez l'emplacement du fichier BDH (.dat), puis sélectionnez-le.

Les données du champ Nom du chapitre sont mises à jour avec le nom du fabricant issu du fichier, ainsi que le nombre prévu de composants qui seront créés ou mis à jour.

#### 4 Cliquez sur OK.

Le logiciel met à jour les composants du dossier Plumbing ► Radiator du catalogue de pièces à vues multiples, sous le nom de dossier spécifié. AutoCAD MEP organise les composants selon les noms des sous-chapitres spécifiés dans le fichier BDH et met également à jour les radiateurs existants. Pour plus d'informations sur l'utilisation de contenu basé sur des catalogues, voir [Spécification des emplacements des catalogues de composants et des contenus basés sur des styles](#) (page 106).

## Utilisation d'un programme de calcul pour l'ajout de radiateurs

Vous avez la possibilité d'utiliser un programme de calcul des charges de chauffage, tel que SOLAR COMPUTER Desktop, pour déterminer les éléments suivants :

- Le nombre de radiateurs à insérer.
- Le type de composant de radiateur à utiliser.
- La taille de chaque radiateur requis pour le chauffage d'espaces spécifiques dans un dessin AutoCAD MEP.

Cette procédure utilise le fichier de données (.dat) au format BDH pour définir l'ensemble des composants de radiateur disponibles utilisés à la fois dans le programme de calcul et dans AutoCAD MEP. Vous pouvez télécharger des fichiers BDH auprès d'un fabricant de radiateurs.

Pour placer des radiateurs dans un dessin AutoCAD MEP à l'aide d'un programme de calcul des charges de chauffage, vous devez créer des fichiers de données interchangeables entre le programme de calcul et AutoCAD MEP.

Pour placer des radiateurs dans un dessin AutoCAD MEP à l'aide de SOLAR COMPUTER Desktop, utilisez le flux de travail suivant.

- 1 Dans AutoCAD MEP, créez un fichier gbXML (Green Building XML) pour les espaces du dessin dans lesquels les radiateurs seront placés. Voir [Exportation des informations de dessin pour l'analyse](#) (page 552).



- 2 Dans SOLAR COMPUTER Desktop, importez le fichier gbXML.
- 3 Importez dans SOLAR COMPUTER Desktop le fichier BDH qui décrit les types et tailles de radiateur disponibles.
- 4 Dans SOLAR COMPUTER Desktop, calculez le type, la taille et le nombre de radiateurs nécessaires au chauffage de chaque espace du dessin AutoCAD MEP.
- 5 Dans SOLAR COMPUTER Desktop, exportez un fichier XML contenant les données de radiateur calculées.
- 6 Dans AutoCAD MEP, importez le fichier BDH afin de créer les types et les tailles de composants de radiateur requis. Voir [Création de composants de radiateur](#) (page 546).

---

**REMARQUE** N'importez le fichier BDH que si vous souhaitez modifier les radiateurs après leur placement dans le dessin.

---

- 7 Dans AutoCAD MEP, importez le fichier XML créé par SOLAR COMPUTER Desktop pour placer les radiateurs dans le dessin.

## Ajout de radiateurs à l'aide des données calculées

Vous pouvez ajouter des radiateurs à un dessin à l'aide des données d'un fichier XML produites par un programme de calcul des charges de chauffage tel que SOLAR COMPUTER Desktop. Le fichier XML contient un identifiant pour un ou plusieurs espaces dans le modèle. Chaque identifiant d'espace dans le fichier précède une liste des radiateurs devant être placés dans l'espace.

---

**REMARQUE** Si le dessin en cours contient plusieurs copies de la même Xréf, le logiciel prend uniquement en considération la première copie et ignore toutes les autres.

---

**IMPORTANT** Pour chaque espace du fichier correspondant à un espace du dessin, le logiciel traite la liste des radiateurs associée selon la méthode de positionnement sélectionnée.

---


**Pour ajouter de nouveaux radiateurs à un dessin à l'aide des données de calcul**

- 1 Dans l'[espace de travail tuyauterie](#) (page 56), cliquez sur l'onglet

Insertion ► le groupe de fonctions Importer ► Radiateur



2 Dans la boîte de dialogue Importer des radiateurs, sous Sélection du fichier, recherchez le fichier XML contenant les données de calcul importées et ouvrez-le.



3 Pour la méthode de positionnement, sélectionnez l'une des options suivantes.

- Automatique: espaces

Le logiciel place le radiateur en appliquant des options de positionnement à une fenêtre et à son mur.

Le logiciel ajoute un radiateur au-dessous de chaque fenêtre de l'espace. Il fait coïncider la longueur des radiateurs de la liste avec la largeur des fenêtres de l'espace. Si la liste contient plus de radiateurs que de fenêtres disponibles dans un espace, le logiciel recentre par un zoom sur cet espace et vous invite à entrer deux points pour placer les radiateurs supplémentaires.

- Manuel: deux points

Les options de positionnement s'appliquent à la ligne définie par les points gauche et droit spécifiés.

Le logiciel recentre par un zoom sur l'espace en cours de traitement. Pour chaque radiateur de la liste, le logiciel vous demande de spécifier deux points pour le positionnement du radiateur dans l'espace.

4 Spécifiez les options de positionnement suivantes pour les radiateurs :

Pour...	Action...
centrer chaque radiateur	Choisissez Centre dans le champ Justification.

Pour...	Action...
décaler chaque radiateur par rapport au centre	Choisissez Gauche ou Droite dans le champ Justification et entrez une valeur de distance dans le champ Décalage.
placer chaque radiateur à une distance spécifique d'un mur	Dans le champ Distance par rapport au mur, saisissez une valeur.

**5** Dans le champ **Elévation**, spécifiez une élévation ou saisissez une valeur.

**6** Si le fichier XML spécifie un composant de radiateur qui n'existe pas, sélectionnez l'une des options suivantes dans la boîte de dialogue **Composants de radiateur manquants**.

- **Créer des composants personnalisés** : ajoute les composants de radiateur manquants au dessin en cours. Le logiciel ne crée pas les composants dans le catalogue MvParts ou ne les rend pas accessibles pour une utilisation dans d'autres dessins. Vous pouvez référencer les radiateurs ajoutés pour des tâches comme la création de nomenclatures. Cependant, les modifications qu'il est possible de leur apporter sont limitées.

---

**REMARQUE** Cliquez sur **Toujours créer des composants personnalisés** si vous souhaitez que cette boîte de dialogue ne s'affiche plus.

---

- **Annuler** : met fin au traitement pour vous permettre de créer les composants de radiateur requis dans le catalogue MvParts, puis d'exécuter de nouveau la commande. Vous pourrez alors utiliser les composants pour ce dessin ou d'autres dessins. Voir [Création de composants de radiateur](#) (page 546).

**7** Si le fichier contient plus de radiateurs que de fenêtres disponibles dans un espace, le logiciel recentre par un zoom sur cet espace. Suivez les invites et indiquez deux points afin de placer chaque radiateur.

## Règles de mise à jour des radiateurs existants

Les informations de dessin exportées au format gbXML dans AutoCAD MEP incluent des informations sur les radiateurs existants. Un programme de calcul comme SOLAR COMPUTER Desktop utilise ces informations pour effectuer ses calculs. Toutes les modifications à apporter aux radiateurs existants sont compilées dans le fichier XML résultant.

Lorsque vous importez le fichier XML de SOLAR COMPUTER Desktop XML dans AutoCAD MEP, les règles suivantes s'appliquent aux radiateurs existants :

- Lorsque les données correspondant à un radiateur existant sont trouvées dans le fichier XML, AutoCAD MEP met à jour le dessin avec le type et la taille de composant du radiateur. Les éventuels robinets connectés au radiateur sont conservés dans le dessin. Le logiciel ajuste également les connexions aux tuyaux pour les adapter au type et à la taille du nouveau composant, dans la mesure du possible.
- Les options de positionnement spécifiées dans la boîte de dialogue Importer des radiateurs (telles que Justification, Distance par rapport au mur et Élévation), ne s'appliquent pas lors de la mise à jour d'un radiateur existant.
- Le logiciel supprime les radiateurs ne disposant pas d'informations correspondantes dans le fichier XML provenant du dessin.
- Seuls les radiateurs dans le dessin en cours sont mis à jour. Le logiciel ignore les radiateurs dans les autres Xréf associées au dessin. Pour mettre les radiateurs à jour, vous devez les importer dans chaque Xréf.

## Exportation des informations de dessin pour l'analyse

Dans AutoCAD MEP, vous utilisez les espaces pour modéliser les surfaces intérieures des pièces, comme expliqué à la section [Ajout d'espaces à un plan d'étage](#) (page 359). Vous regroupez les espaces en zones représentant les zones réelles de chauffage et de refroidissement. Pour plus d'informations, voir [Attache d'espaces à des zones](#) (page 366).

Une fois les espaces créés et regroupés sous forme de zones, vous pouvez exporter les informations dans un fichier au format gbXML, comme suit.



1 Cliquez sur  > Exporter > gbXML.

Le cas échéant, faites défiler la liste pour trouver la commande.

2 Dans la boîte de dialogue Exportation gbXML, spécifiez un nom de fichier et de dossier dans le champ Nom de fichier.



3 Cliquez sur Choix des objets pour sélectionner les zones à exporter.

4 Indiquez un type de bâtiment et un code postal.

5 Cliquez sur Démarrer.

6 Si une erreur se produit au cours du processus d'exportation, cliquez sur Afficher le journal des événements pour obtenir plus de détails concernant cette erreur.


## Conception de systèmes de chauffage rayonnant

Vous pouvez rapidement, et sans difficulté, ajouter des pièces à vues multiples de type radiateur aux espaces, fenêtres et emplacements de votre choix dans le dessin. Une fois le radiateur en place et connecté aux robinets et à la tuyauterie, vous pouvez modifier son type, sa taille, son élévation et son emplacement tout en conservant les connexions existantes.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de programmes de calcul pour ajouter des radiateurs à un dessin, voir [Utilisation d'un programme de calcul pour l'ajout de radiateurs](#) (page 548).

## Ajout d'une pièce à vues multiples de type radiateur

- 1 Dans l'[espace de travail Tuyauterie](#), cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► la liste déroulante Equipement ► Equipement.
- 2 Allez dans Plomberie - Radiateurs dans l'arborescence de la boîte de dialogue Ajouter des pièces à vues multiples, puis, sous Nom de la taille du composant, sélectionnez un nom à partir de la liste. Vous pouvez sélectionner un nom de taille de radiateur ou demander au logiciel de calculer la taille correcte de composant dans l'onglet Positionnement (une description figure un peu plus loin dans cette procédure).



- 3 Sélectionnez une valeur pour le champ Élévation.
- 4 (Facultatif) Cliquez sur la case Afficher/Masquer les paramètres supplémentaires pour afficher ou masquer les paramètres supplémentaires de cette boîte de dialogue.


---

**CONSEIL** Pour afficher toutes les tailles disponibles pour le radiateur en cours, cliquez sur Détails.

---

5 Dans l'onglet Positionnement, sous Méthode de positionnement, sélectionnez la méthode d'ajout de radiateurs au dessin.

Pour...	Action...
placer des radiateurs par rapport à toutes les fenêtres des espaces sélectionnés	Sélectionnez Espaces.
placer des radiateurs par rapport aux fenêtres sélectionnées	Sélectionnez Fenêtres.
spécifier deux points pour chaque radiateur à placer	Sélectionnez Deux points
placer des radiateurs en spécifiant le point d'insertion	Sélectionnez Insérer un point. Les invites de la ligne de commande vous demandent de spécifier les points d'insertion.



6 Spécifiez les options de positionnement suivantes pour les radiateurs :

Pour...	Action...
centrer chaque radiateur	Choisissez Centre dans le champ Justification.

Pour...	Action...
décaler chaque radiateur par rapport au centre	Choisissez Gauche ou Droite dans le champ Justification et entrez une valeur de distance dans le champ Décalage.
placer chaque radiateur à une distance spécifique d'un mur	Dans le champ Distance par rapport au mur, saisissez une valeur.

**7** Si vous préférez que le logiciel calcule la taille du radiateur, activez l'option Utiliser la largeur de la fenêtre. Vous pouvez également spécifier une valeur pour le champ Soustraire à la largeur de la fenêtre en diminuant la largeur de la valeur spécifiée de la distance. La hauteur et la profondeur sont prédéfinies selon la taille de composant sélectionnée.

**8** Sélectionnez les objets ou les points utilisés pour le placement des radiateurs.

Méthode de positionnement	Action...
Espaces	Sélectionnez un ou plusieurs espaces dans le dessin ou la Xréf. Le logiciel place les radiateurs en fonction de chaque fenêtre dans les espaces sélectionnés, en suivant les options de positionnement spécifiées. Le logiciel ajoute les radiateurs au dessin d'après l'emplacement et les cotes des fenêtres spécifiées. Pour chaque radiateur, le logiciel utilise la taille de composant la plus proche disponible. Cette valeur est inférieure à la largeur de fenêtre moins la valeur indiquée dans le champ Soustraire à la largeur de la fenêtre.
Fenêtres	Sélectionnez une ou plusieurs fenêtres dans le dessin ou la Xréf, puis cliquez sur un point à l'intérieur de l'édifice. Le logiciel place un radiateur par rapport à chaque fenêtre sélectionnée.




Méthode de positionnement	Action...
Deux points	Spécifiez les points gauche et droit pour chaque radiateur à ajouter. Le logiciel applique les options de positionnement à la ligne définie par les points gauche et droit spécifiés. Il calcule la taille de radiateur selon la distance entre ces deux points plutôt que la largeur de la fenêtre.
Insérer un point	Spécifiez le point d'insertion.



9 Si vous le souhaitez, modifiez les paramètres de la boîte de dialogue Ajouter des pièces à vues multiples et ajoutez des radiateurs supplémentaires.

## Modification d'une pièce à vues multiples de type radiateur

Dans la mesure du possible, lorsque vous modifiez un radiateur, les connexions aux robinets et à la tuyauterie sont conservées. Les branchements reliant le radiateur aux tuyaux parallèles sont ajustés afin que la connexion aux tuyaux parallèles soit conservée. S'il n'est pas possible de conserver les connexions aux tuyaux parallèles, les branchements seront déconnectés de la conduite principale et déplacés en même temps que le radiateur.

Pour modifier un radiateur, utilisez les procédures habituelles s'appliquant aux pièces à vues multiples, comme suit :

Pour...	Action...
changer le type de composant, la taille ou l'élévation d'un radiateur	Sélectionnez une ou plusieurs pièces à vues multiples, puis cliquez sur l'onglet <b>Équipement</b> ► le groupe de fonctions <b>Modifier</b> ► <b>Modifier l'équipement</b>  .
<b>CONSEIL</b> Vous pouvez également modifier l'élévation dans la palette des propriétés.	Modifiez les paramètres dans la boîte de dialogue <b>Modification de pièces à vues multiples</b> .

Pour...	Action...
	Pour plus d'informations, voir <a href="#">Modification d'équipement de tuyauterie</a> (page 530).
déplacer un radiateur	Utilisez la poignée d'emplacement  . Voir <a href="#">Déplacement de composants de tuyau à l'aide de poignées d'emplacement</a> (page 524).
déplacer et connecter un radiateur non connecté	Utilisez la poignée d'alignement  pour effectuer la connexion et aligner le radiateur sur celle-ci. Voir <a href="#">Connexion de pièces à vues multiples à l'aide des poignées d'alignement</a> (page 561).


## Robinet de radiateur

Dans AutoCAD MEP, les robinets de radiateur sont considérés comme des pièces à vues multiples. De nombreuses opérations liées aux robinets de radiateur peuvent être effectuées à l'aide des poignées.

### Ajout d'un robinet de radiateur

- 1 Sélectionnez un radiateur.

2 Cliquez sur la poignée d'ajout  d'une connexion de radiateur.



3 Dans la boîte de dialogue Ajouter des pièces à vues multiples, sélectionnez un type et une taille de robinet dans les onglets Composant et Filtre de composant. Voir [Placement d'une pièce à vues multiples de tuyau dans un dessin](#) (page 476).

4 Appuyez sur la touche *ENTREE* pour ajouter le robinet à la connexion.

5 Appuyez sur la touche *ENTREE* pour mettre fin à la commande.


---



**REMARQUE** Vous pouvez faire pivoter le robinet à 180 ou 90 degrés à l'aide d'une poignée de rotation. Voir [Modification d'un robinet de radiateur](#) (page 559).

---

## Modification d'un robinet de radiateur

Pour modifier une pièce à vues multiples de robinet de radiateur, utilisez les procédures habituelles s'appliquant aux pièces à vues multiples, comme suit :

Pour...	Action...
modifier le type de robinet	Sélectionnez la pièce à vues multiples du robinet, puis cliquez sur l'onglet <b>Équipement</b> ► le groupe de fonctions <b>Modifier</b> ► <b>Modifier l'équipement</b>  .

Pour...	Action...
	Voir <a href="#">Modification d'équipement de tuyauterie</a> (page 530). Dans la mesure du possible, les connexions du robinet au radiateur et aux tuyaux sont conservées.
faire pivoter le robinet à 180 ou 90 degrés	Utilisez la poignée de rotation en forme de flèche  . Voir <a href="#">Rotation des composants de tuyau</a> (page 526).
faire pivoter un robinet autour d'un axe selon l'angle de votre choix	Utilisez la poignée de rotation en forme de losange  dans une vue isométrique. Voir la section <a href="#">Rotation des composants de tuyau</a> (page 526)



## Déplacement d'un robinet de radiateur

Lorsqu'un robinet de radiateur est connecté à un radiateur, vous pouvez utiliser les poignées pour le déplacer vers une connexion située sur le même radiateur ou vers un autre radiateur. Si vous placez le robinet sur une connexion appartenant au même radiateur, les connexions aux tuyaux sont conservées dans la mesure du possible. Si vous placez le robinet sur une connexion située sur un autre radiateur, les connexions aux tuyaux ne sont pas conservées.


Le type de poignée utilisé pour déplacer un robinet dépend de la façon dont celui-ci est connecté.


- Poignée d'emplacement : cette poignée s'affiche lorsque le robinet est connecté à la conduite principale.  
Déplacez le robinet sur le même radiateur ou sur un nouveau radiateur à l'aide de la poignée d'emplacement, afin de conserver la connexion à la conduite principale.
- Poignée d'alignement : cette poignée s'affiche lorsque le robinet n'est pas connecté à la conduite principale.  
Déplacez le robinet à l'aide de la poignée d'alignement, afin de conserver la connexion à la conduite principale.

Pour déplacer un robinet de radiateur, procédez comme suit :

Pour...	Action...
déplacer un robinet de radiateur connecté à un radiateur et conserver, si possible, les connexions aux tuyaux	Utilisez la poignée d'emplacement  affichée sur la connexion du robinet. Voir <a href="#">Déplacement de composants de tuyau à l'aide de poignées d'emplacement</a> (page 524).
déplacer un robinet et modifier son alignement	Utilisez la poignée d'alignement  affichée sur la connexion du robinet. Voir <a href="#">Connexion de pièces à vues multiples à l'aide des poignées d'alignement</a> (page 561).

## Connexion de pièces à vues multiples à l'aide des poignées d'alignement


La poignée d'alignement  permet de connecter une pièce à vues multiples à un autre objet en alignant leurs connexions et en définissant la pièce à vues multiples sur l'orientation adéquate. La poignée d'alignement vous permet de déplacer avec précision un robinet de radiateur vers un autre côté du radiateur.

Ce type de poignée s'affiche uniquement sur une connexion de pièce à vues multiples lorsque vous pouvez déplacer ou réaligner la pièce à vues multiples sans impact sur les autres connexions. Sinon, utilisez la poignée d'emplacement  se trouvant sur la connexion pour déplacer la pièce à vues multiples.


### Pour placer un robinet sur une autre connexion et conserver l'alignement

- 1 Sélectionnez la pièce à vues multiples du robinet de radiateur.


**2** Cliquez sur la poignée d'alignement sur le robinet ou le composant que vous souhaitez déplacer.



**3** Sélectionnez une autre connexion de radiateur pour aligner le robinet sélectionné.



Cela a pour effet de déplacer la pièce à vues multiples tout en conservant l'alignement avec la position d'origine.




## Création de conduites de tuyaux pour les radiateurs

Une fois les radiateurs placés dans votre dessin, utilisez cette procédure pour créer le réseau de tuyauterie parallèle du système de radiateurs.


- 1 Ajoutez les tuyaux parallèles d'aller et de retour du radiateur. Voir [Ajout de tuyaux parallèles sur un système de chauffage rayonnant](#) (page 565).



- 2 Ajoutez les robinets aux connexions d'un radiateur standard. Voir [Ajout d'un robinet de radiateur](#) (page 558).



- 3 Ajoutez des branchements pour connecter les robinets aux tuyaux d'aller et de retour. Voir les sections [Connexion à un tuyau existant](#) (page 489) et [Connexion d'une conduite à une pièce à vues multiples](#) (page 491).



- 4 Copiez la présentation des branchements et robinets sur des radiateurs similaires pour les connecter aux tuyaux parallèles. Voir [Connexion de plusieurs radiateurs à des tuyaux parallèles](#) (page 569).





## Ajout de tuyaux parallèles sur un système de chauffage rayonnant


Cette procédure permet de router des conduites parallèles dans les systèmes de tuyauterie.

---

**REMARQUE** AutoCAD MEP ne permet pas de créer des tuyaux parallèles inclinés. Par conséquent, les propriétés relatives à la [tuyauterie inclinée](#) (page 467) de la palette des propriétés seront désactivées. Pour plus d'informations, voir [Tuyauterie inclinée](#) (page 417).

---

- 1 Si nécessaire, [activez l'espace de travail Tuyauterie](#).
- 2 Créez au moins deux segments de tuyau parallèles de départ. Spécifiez les propriétés de chaque segment (par exemple, les préférences de routage et le système).



- 3 Cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions

Construire ► la liste déroulante Tuyau ► Tuyaux parallèles




---

**CONSEIL** Vous pouvez également exécuter cette commande en tapant *ParallelRouting* sur la ligne de commande.


---

- 4 Sélectionnez un tuyau de ligne de base.  
Le routage commence à l'extrémité ouverte du tuyau de ligne de base. Si les deux extrémités du tuyau sont ouvertes, sélectionnez le tuyau en cliquant à proximité de l'extrémité de départ du routage.
- 5 Sélectionnez un ou plusieurs tuyaux auxquels appliquer une trajectoire parallèle au tuyau de ligne de base et appuyez sur la touche *ENTREE*.

Le tuyau de ligne de base devient actif.




6 Ajoutez des segments de tuyau.



Le logiciel ajoute des segments de tuyau au tuyau de ligne de base et aux tuyaux parallèles. Chaque segment de tuyau est créé selon les préférences de routage et les propriétés spécifiées pour le

segment de tuyau de départ. Une distance constante est conservée entre les segments de tuyau, dans la mesure du possible.



---

**REMARQUE** Si la préférence de routage d'un ou plusieurs tuyaux ne spécifie pas le type de tuyau ou de raccord requis, la boîte de dialogue Choisir un composant vous invite à spécifier un composant différent. Pour plus d'informations, voir [Choix d'un composant](#) (page 496).

---

**7** Si vous modifiez la palette des propriétés, les directives suivantes s'appliquent :


- Toute modification d'une propriété qui définit le placement sur la ligne de base (Justification ou Boussole, par exemple) s'applique uniquement au tuyau de ligne de base.
- Toute modification affectant les caractéristiques physiques d'un segment de tuyau en cours de création (Taille ou Pouvoir isolant, par exemple), affecte tous les segments de tuyau de la conduite.
- Toute modification de la valeur d'élévation s'applique à l'élévation de tous les tuyaux auxquels un routage est appliqué. La distance entre les tuyaux est conservée après modification de l'élévation, sauf si cette transformation donne lieu à un résultat conflictuel.
- Certaines propriétés telles que Système, Préférences de routage, Paramètres du raccord et Méthode de positionnement ne peuvent pas être modifiées lorsque la commande *ParallelRouting* est active.

**8** Pour désigner comme tuyau de ligne de base un autre tuyau, tapez **b**.


Les options de routage actuelles telles que Justification ou Boussole s'appliquent au nouveau tuyau de ligne de base.

**Pour connecter le tuyau de ligne de base à un robinet de radiateur**

**9** Cliquez sur la connexion de fin de tuyau sur le robinet.



**10** Pour accepter la solution proposée, tapez **a**.




Un autre tuyau est alors défini comme tuyau de ligne de base. Lorsqu'il ne reste plus qu'un tuyau de routage, l'outil *ParallelRouting* s'utilise de la même façon que la commande *PipeAdd*.

**11** Terminez la commande en procédant de l'une des façons suivantes :

- Connectez le tuyau final à un objet tel qu'un robinet de radiateur ou un autre tuyau.
- Appuyez sur la touche *ENTREE*.

## Correction d'un conflit de routage entre tuyaux parallèles

Lorsque vous utilisez la commande *ParallelRouting*, pour ajouter des tuyaux parallèles, vous risquez de spécifier un point ou une valeur de propriété qui génère un conflit entre deux des tuyaux en cours de routage. Cette situation se produit généralement lorsque vous avez spécifié un petit tournant ou une nouvelle élévation alors que le routage s'effectue sur des tuyaux avec des diamètres différents, comme illustré ci-après :




Si un conflit survient, une boîte de dialogue vous invite à le résoudre. Choisissez l'une des options suivantes :

- Cliquez sur Annuler pour revenir au dernier segment de tuyau créé, puis spécifiez un point ou une propriété qui ne génère pas de conflit de routage.
- Acceptez la nouvelle distance proposée entre les conduites parallèles de tuyaux. Cette distance est conservée entre les tuyaux au fur et à mesure de leur routage.

## Connexion de plusieurs radiateurs à des tuyaux parallèles

1 Ajoutez des robinets aux connexions d'un radiateur (le radiateur source) et créez des branchements connectant le radiateur à un ensemble de tuyaux parallèles d'aller et de retour.

Voir [Ajout d'un robinet de radiateur](#) (page 558), [Connexion à un tuyau existant](#) (page 489) et [Connexion d'une conduite à une pièce à vues multiples](#) (page 491).



- 2 Sélectionnez le radiateur source.
- 3 Cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis choisissez *Connecter plusieurs composants*.
- 4 Sélectionnez un ou plusieurs radiateurs cible et appuyez sur la touche *ENTREE*.

Si la préférence de routage d'un branchement ne spécifie pas de raccord pour la connexion, la boîte de dialogue *Choisir un composant* vous invite à spécifier un composant différent. Pour plus d'informations, voir [Choix d'un composant](#) (page 496).



---

**CONSEIL** Lorsque vous modifiez l'emplacement d'un robinet sur un radiateur, exécutez à nouveau l'option *Connecter plusieurs composants* pour mettre à jour tous les autres radiateurs connectés.

---

Les radiateurs cible sont connectés aux tuyaux parallèles à l'aide des types de robinets et des propriétés de branchements copiés du radiateur source. Les règles suivantes s'appliquent :

- Les robinets et branchements existants sont supprimés du radiateur cible avant que celui-ci soit connecté.
- Les robinets du radiateur source sont copiés sur le radiateur cible.

- Les préférences de routage issues des branchements du radiateur source sont utilisées pour la création des branchements du radiateur cible.
- Le radiateur cible est connecté aux mêmes tuyaux parallèles que le radiateur source. Si les tuyaux parallèles du radiateur source ne sont pas parallèles au radiateur cible, ce dernier est connecté au groupe de tuyaux parallèles le plus proche, situé à distance raisonnable du radiateur.
- Les connexions du radiateur source sont reliées aux connexions du radiateur cible. Par exemple, le robinet et les branchements reliés à la connexion inférieure gauche du radiateur source seront copiés sur la connexion inférieure gauche du radiateur cible. S'il n'existe pas de correspondance directe entre chaque connexion des radiateurs source et cible, le logiciel recherche la meilleure correspondance possible. Si aucune correspondance n'est trouvée, l'une des connexions du radiateur cible risque de ne pas être connectée.
- Les connexions entre les systèmes spécifiés pour les tuyaux parallèles sont conservées, dans la mesure du possible. Par exemple, si le système de tuyauterie Eau chaude - Retour est connecté au côté droit du radiateur source, le système de tuyauterie Eau chaude - Retour sera également connecté au côté droit du radiateur cible.
- Il est possible d'ajuster la connexion à un radiateur cible, même si la distance entre les tuyaux parallèles et la cible n'est pas identique à celle du radiateur source.
- Dans certaines situations, la connexion d'un radiateur cible est impossible. Pour plus d'informations sur les causes provoquant l'échec des connexions, voir [Correction de l'échec d'une connexion de radiateur](#) (page 571).

## Correction de l'échec d'une connexion de radiateur

Les clapets et les branchements du radiateur source sont copiés dans le radiateur cible, même si le logiciel ne parvient pas à connecter le radiateur cible à des tuyaux parallèles. Vous pouvez ensuite connecter manuellement les branchements.

Pour obtenir des informations sur les échecs de connexion ainsi que les instructions permettant de les corriger, utilisez les conseils de correction des défauts. Voir [Affichage des conseils de correction du défaut](#) (page 968).

Les conditions suivantes entraînent un échec de connexion :

- Le radiateur n'est pas parallèle aux tuyaux principaux.
- Le radiateur est placé trop près du tuyau principal ; l'espace nécessaire aux raccords de la branche est insuffisant.
- Le radiateur cible est placé du mauvais côté des tuyaux. Le radiateur a peut-être été pivoté à 180 degrés.
- Les radiateurs ont des types d'orientation différents. La cible est peut-être un radiateur à panneau simple et la source un radiateur à panneau double.
- Le logiciel n'a pas pu trouver de correspondance entre toutes les connexions du radiateur source et du radiateur cible. Dans un tel cas, certaines connexions ont peut-être réussi.



# Dessin de systèmes électriques

# 9

Cette section contient des instructions sur la conception et le dessin de systèmes électriques à l'aide d'AutoCAD MEP dans le cadre d'un plan de construction.

## Présentation des systèmes électriques

AutoCAD MEP contient de nombreux outils permettant de créer, de modifier et de tracer le dessin des conceptions de système électrique. Les rubriques de cette section proposent des informations d'ordre général concernant les fonctions de système électrique.

## Processus de conception d'un système électrique

Utilisez les fonctions électriques de AutoCAD MEP lors des étapes de développement de la conception et de document de construction d'un projet de construction afin de concevoir et de documenter les systèmes électriques d'une construction.

## Définition des impératifs du projet

Cliquez sur la colonne de gauche afin d'afficher une tâche. La colonne de droite contient des rubriques d'aide avec des procédures détaillées.

### Tâche

### Afficher des informations supplémentaires

Création de définitions de systèmes électriques

Nommez les systèmes électriques et entrez les définitions des éléments clés en suivant les instructions de la section [Création de définitions de systèmes électriques](#) (page 597)



Création de définitions de catégories de charge

Spécifiez un facteur de charge pour le calcul de charge de circuit en suivant les instructions de la section [Création de définitions de catégorie de charge](#) (page 598)



Configuration des préférences électriques

Sélectionnez les tensions du projet, les fonctions de configuration du circuit, comme les conventions de définition de nom ou les facteurs de taille des fils, en suivant les instructions de la section [Configuration des préférences de système électrique](#) (page 600)



Définition des spécifications de conception des fils

Choisissez les caractéristiques des câbles de puissance, des neutres et des fils de terre isolés ou non, en suivant les instructions de la section [Définition des spécifications de conception des styles de fils](#) (page 614)




Sélection des styles d'équipements, d'appareils et de luminaires

Choisissez une méthode de nettoyage de fils et un calque de dessin pour les luminaires, les boîtes de dérivation et autres appareils, en suivant les instructions de la section [Configuration du style d'appareil](#) (page 604)


## Conception du projet de système électrique

Cliquez sur la colonne de gauche afin d'afficher une tâche. La colonne de droite contient des rubriques d'aide avec des procédures détaillées.




## Tâche

## Afficher des informations supplémentaires



## Tâche

## Afficher des informations supplémentaires



## Circuits

Dans AutoCAD MEP, un circuit désigne un élément non graphique stockant des informations sur le circuit dans une base de données. AutoCAD MEP comporte plusieurs fonctions de circuit qui permettent notamment de créer et de gérer les affectations de circuit au sein d'un projet, de configurer des circuits de manière à assigner des propriétés (telles que le système électrique, l'intensité nominale, la tension et l'affectation de tableaux de distribution),

et d'affecter des appareils (tels que des éclairages et des prises de courant) à un circuit spécifique d'un tableau de distribution.

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour utiliser les fonctions de circuit, voir [Utilisation des circuits](#) (page 627).

---

## Base de données de projet d'équipement électrique

Dans AutoCAD MEP, la base de données de projet d'équipement électrique désigne le fichier contenant les tableaux de distribution et les circuits auxquels sont assignés les appareils et les fils. La base de données du projet d'équipement électrique se trouve dans un fichier doté de l'extension .epd. Les appareils regroupés au sein d'un système électrique sont stockés dans des dessins différents, tous liés au fichier de base de données du projet d'équipement électrique.

Le fichier de base de données du projet d'équipement électrique permet de créer et de partager les informations sur le circuit les plus récentes pour l'ensemble des dessins des projets d'équipements électriques. Il est obligatoire pour tous les dessins contenant des circuits.

---


**RUBRIQUES CONNEXES** Pour plus d'informations sur l'utilisation de la base de données du projet d'équipement électrique, voir [Utilisation d'une base de données de projet d'équipement électrique](#) (page 628).

---

## Gestionnaire de circuits

Le gestionnaire de circuits affiche les circuits définis dans le dessin et dans la [base de données de projet](#). Les circuits sont triés par tableau de distribution et par type de système, comme indiqué ci-après.

## Gestionnaire de circuits



Le volet gauche répertorie les tableaux de distribution, types de circuit ou circuits disponibles dans le dessin actif, ou dans tous les dessins si vous utilisez la base de données du projet d'équipement électrique. Le volet droit contient les informations correspondant à la sélection du volet gauche. Les circuits en surcharge s'affichent en rouge.

L'en-tête contient des informations sur les propriétés d'objet et les paramètres du circuit du tableau de distribution sélectionné, notamment la tension, les phases/fils, la puissance nominale et le type du tableau de distribution, l'intensité nominale principale, la taille, la capacité théorique, la capacité d'interruption asymétrique, le montage et le boîtier.

La partie inférieure contient les calculs de puissance installée et de facteur de charge, notamment le récapitulatif et les totaux de puissance installée pour les différentes catégories de charge, les totaux des différentes catégories de charge multipliés par le facteur de charge, la demande de charge totale et la capacité de recharge disponible ainsi que l'équilibrage des charges sur les phases.

Le gestionnaire de circuits prend en charge les tâches suivantes :

- **Afficher** (page 640) des informations sur les circuits ou tableaux de distribution
- **Créer** (page 636) des circuits
- **Configurer** (page 638) des propriétés de circuit
- **Supprimer** (page 727) des circuits
- **Lier** (page 641) les tableaux de distribution
- **Calculer** (page 718) la taille des fils
- **Générer** (page 721) un rapport sur le circuit

Le gestionnaire de circuits permet de modifier certaines propriétés de circuit. Les autres propriétés sont en lecture seule. Par exemple, vous pouvez modifier le nom et la description d'un circuit ; en revanche, le nombre de pôles et de phases (pour la norme ANSI) ne sont pas modifiables.

Le gestionnaire de circuits permet également de calculer la taille des fils des circuits associés au type de système Alimentation et éclairage en fonction de l'intensité nominale. Lors de la vérification de la taille des fils, vous pouvez effectuer un redimensionnement automatique en cas de sous-estimation ou de surestimation par rapport aux tailles calculées.

## Types de système des circuits

Lorsque vous créez un circuit, vous devez spécifier le type de système correspondant (par exemple, Alimentation et éclairage). Le type de système détermine les composants susceptibles d'être raccordés au circuit.

Les circuits peuvent être associés à trois types de système. Les détails sur les appareils et la connexion sont décrit ci-après :

- Les appareils de type **Alimentation et éclairage** se connectent uniquement aux circuits du même type. Ces appareils incluent les prises de courant, les petits appareils électroménagers et les dispositifs d'éclairage.
- Les appareils de type **Général** peuvent se connecter à tous les types de système pour les cas d'utilisation spéciale. Par exemple, les interrupteurs et les boîtes de dérivation, configurés pour le type de système Général, peuvent être affectés aux circuits définis sur Général, Alimentation et éclairage ou Autre.
- Les appareils de type **Autre** se connectent uniquement aux circuits du même type. Ils incluent les composants de communication et de sécurité incendie.

En principe, lorsque vous sélectionnez un appareil, la propriété de type de système de la connexion est déjà assignée. Vous pouvez modifier les propriétés de connexion. Pour plus d'informations, voir [Configuration des connexions d'un appareil](#) (page 652).

---

**REMARQUE** Si vous utilisez le type de système Alimentation et éclairage ou Autre, les connexions des appareils doivent être du même type de système pour être placées sur le même circuit. Pour raccorder un appareil à un circuit indépendamment du type de système, utilisez le type de système Général.

---



## Composants d'un système électrique

Les objets électriques sont des composants utilisés pour la conception de systèmes électriques. Ils incluent les appareils, les tableaux de distribution et les fils. Les objets tels que les prises de courant, les interrupteurs et les prises de télécommunication sont généralement représentés par des symboles dans une vue en plan à échelle modifiée. Les objets tels que les éclairages sont représentés par des symboles dans une vue en plan à échelle réelle. Cette mise à l'échelle vous permet de placer des éclairages pour obtenir la densité d'éclairage souhaitée et de vérifier des interférences entre les composants électriques de plus grande taille et les systèmes avoisinants.

Vous pouvez ensuite dessiner des conduites de chemin de câbles et de tube IRO afin de compléter la représentation graphique de réseaux électriques.


## Appareils

Lors du traçage d'un plan électrique (par exemple, un plan d'alimentation ou un projet d'éclairage), la première étape consiste en principe à disposer les appareils et les tableaux de distribution sur le plan d'étage. AutoCAD MEP propose une bibliothèque d'appareils électriques contenant la plupart des éléments nécessaires à la conception des dessins :

- Prises de courant
- Luminaires de type général
- Luminaires fluorescents
- Interrupteurs
- Appareils de communication
- Appareils de sécurité incendie
- Boîtes de dérivation

En principe, la création de documents de construction s'effectue en [ajoutant des appareils](#) dans les vues en plan. Toutefois, les composants ajoutés peuvent être affichés dans d'autres vues. Par exemple, dans une vue 3D d'un système électrique, vous pouvez afficher la géométrie réelle des appareils (dans une vue en plan 2D, ils sont représentés par des symboles d'une ligne).

### Exemples d'appareils électriques




## Tableaux de distribution

Lorsque vous dessinez un plan électrique (un plan d'alimentation ou un projet d'éclairage, par exemple), vous devez insérer des appareils et des tableaux de distribution aux emplacements de votre choix dans le plan d'étage. AutoCAD MEP propose une bibliothèque de tableaux de distribution contenant la plupart des éléments nécessaires à la conception de dessins (panneaux encastrés, panneaux de porte, etc.).

En principe, la création de documents de construction s'effectue en [ajoutant des tableaux](#) dans les vues en plan. Toutefois, les composants ajoutés peuvent être affichés dans d'autres vues. Par exemple, dans une vue 3D d'un système électrique, vous pouvez afficher la géométrie réelle des tableaux (dans une vue en plan 2D, ils sont représentés par des symboles d'une ligne).

### Tableaux électriques




Vous pouvez créer des circuits à mesure que vous ajoutez des tableaux de distribution. Vous pouvez définir une convention d'attribution de nom dans les [préférences électriques](#) du dessin.

## Fils

Une fois les appareils électriques ajoutés, vous pouvez en une seule opération tous les relier par des fils et, le cas échéant, les assigner à un circuit. Vous pouvez [ajouter des fils](#) (page 685) manuellement. Si les appareils sont déjà assignés à un circuit, cette opération peut s'effectuer automatiquement.

### Connexion des appareils à l'aide de fils électriques et d'une flèche de renvoi



Pour garantir la connectivité du circuit, les fils sont ancrés aux appareils. Dès lors, lorsque vous déplacez un appareil, les fils correspondants s'étendent de manière à respecter les distances.

La connexion de fils aux appareils permet d'obtenir une représentation graphique des circuits. Toutefois, l'ajout de fils n'est pas nécessaire à l'affectation d'appareils aux circuits et à l'affichage des charges électriques. L'ajout de fils sans assigner les appareils aux circuits peut également s'avérer utile, notamment lors de la phase de conception préliminaire, lorsque les spécifications ne sont pas définies.

L'utilisation de styles de fil permet de différencier les types de configuration. Par exemple :

- Unipolaire pour la distribution générale de courant d'alimentation et d'éclairage
- Multipolaire pour les équipements et la distribution de courant d'alimentation
- Basse tension pour la sécurité, l'alarme incendie ou la communication

Le [style de fil](#) détermine plusieurs propriétés de fil, notamment le matériau, la quantité et les préférences d'annotation.

Une fois le câblage créé, vous pouvez ajouter des [étiquettes](#) pour indiquer le style de fil ou identifier le circuit auquel le câblage est assigné.

**Segment de fil associé à une étiquette indiquant le style de fil**



## Calculs de la taille des fils

Lorsqu'un câblage est assigné à un circuit, la taille des fils qui le composent peut être calculée automatiquement. Lors de l'ajout des fils, le calcul automatique s'effectue en fonction de l'intensité nominale du circuit grâce à l'outil de dimensionnement en temps réel. Pour calculer la taille des fils assignés à un circuit, vous pouvez également utiliser le gestionnaire de circuits. La taille des fils est calculée conformément aux spécifications du tableau 250.122 (conducteurs de terre) et du tableau 310.16 (conducteurs électriques) de la version 2002 du guide de la réglementation américaine des installations électriques (National Electrical Code (NEC) 2002 Handbook).

Pour plus d'informations, voir [Ajout de fils](#) (page 685), [Modification des propriétés des fils](#) (page 747) et [Calcul de la taille des fils à l'aide du gestionnaire de circuits](#) (page 718).

## Accrochage de systèmes électriques et de systèmes de câbles


A l'instar des autres objets de système de construction, les objets électriques sont équipés de connexions permettant la connexion dynamique ainsi que le transfert d'informations le long des conduites reliées. Lorsque vous dessinez des systèmes électriques, vous disposez de deux méthodes d'accrochage afin de créer ces connexions dynamiques dans [AutoCAD MEP](#) :

- **Accrochage électrique** : permet de définir des connexions lors de l'ajout de fils aux appareils et aux tableaux.
- **Accrochage de système de câbles** : permet de définir des connexions aux chemins de câbles, aux tubes IRO et aux équipements de [pièces à vues multiples](#) (page 117) électriques.


Comme tous les outils d'accrochage disponibles dans AutoCAD MEP, les outils d'accrochage électrique et les outils d'accrochage de système de câbles possèdent deux sous-types :

- **Accrochages de connexion de fin** : permettent de connecter un objet à l'extrémité d'un autre objet.
- **Accrochages de connexion de courbe** : permettent de connecter un objet à n'importe quel niveau du trait d'axe d'un autre objet.

**Connexion d'une boîte de dérivation à une lumière à l'aide des outils d'accrochage électrique**



**Connexion de deux chemins de câbles à l'aide des outils d'accrochage de système de câbles**




## Chemins de câbles et tubes IRO

Vous pouvez dessiner des conduites de chemin de câbles et de tube IRO afin de compléter la représentation graphique de réseaux électriques.

Dans le logiciel, une conduite correspond aux composants de chemin de câbles ou de tube IRO contenant ou supportant les fils et les reliant d'un point (par exemple, une boîte de dérivation ou un tableau de distribution) à un autre (par exemple, la jonction avec une autre conduite). Un réseau désigne un groupe de chemins de câbles ou de tubes IRO raccordés entre eux.

### Affichage des tubes IRO et des boîtes de dérivation en 3D




Pour ajouter des chemins de câbles et des tubes IRO à un dessin, dessinez les conduites principales en définissant l'emplacement des colonnes montantes. Lorsque vous [dessinez les conduites de chemin de câbles ou de tube IRO](#) (page 701), vous positionnez la géométrie du système de câbles en spécifiant des points sur le dessin. Le logiciel ajoute automatiquement des raccords pour relier les segments lors de la formation d'une conduite et pour relier les conduites aux colonnes montantes et aux branches lors de la formation d'un réseau (positionnement automatique). Vous pouvez également [ajouter des raccords manuellement](#) (page 716).

Vous pouvez définir les composants à insérer en configurant les [préférences de positionnement](#) avant de commencer le dessin des conduites de système de câbles.

Un chemin de câbles ou un tube IRO est constitué de segments dessinés individuellement. Pour [dessiner un segment](#) (page 698), spécifiez ses propriétés, puis les points le représentant dans le dessin.


#### Dessin d'un segment de chemin de câbles



Une fois les conduites de chemin de câbles ou de tube IRO dessinées, vous pouvez les raccorder de manière à former un réseau. Les outils d'[accrochage d'AutoCAD MEP](#) permettent de rechercher des points de connexion valides sur les objets du dessin. Vous pouvez démarrer une conduite à l'extrémité d'un segment ou d'une conduite ou à n'importe quel point de la trajectoire d'une

autre conduite. Dans ce cas, le raccord permettant de relier les deux conduites est automatiquement inséré, [créant ainsi une branche](#) (page 708).

#### Dessin d'une branche



Les composants de chemin de câbles et de tube IRO sont associés à différentes propriétés (par exemple, le type de connexion, la taille, le système et le type de composant). Lorsque vous créez une branche en la reliant à un chemin de câbles ou à un tube IRO existant, les propriétés de composant sont héritées, garantissant ainsi la cohérence de la méthode de positionnement. Cette cohérence permet l'homogénéité des conceptions de systèmes de construction.

---

**REMARQUE** Une fois les connexions effectuées, vous pouvez tester leur validité en appliquant des [conseils de correction du défaut](#).

---

Vous pouvez également assigner des [systèmes](#) (page 147) aux chemins de câbles et aux tubes IRO de manière à conserver un aspect identique à l'échelle du système et à permettre ainsi l'interaction de plusieurs présentations. Par exemple, un groupe de conduites de chemin de câbles peut représenter un système d'alimentation et d'éclairage et un autre groupe de conduites de chemin de câbles peut représenter un système général.

Enfin, vous pouvez [ajouter une nomenclature](#) (page 945) qui contient les composants étiquetés des tubes IRO et des raccords dans un dessin.


## Améliorations du positionnement des conduites de tube IRO

L'espace de travail Equipement électrique comporte des améliorations pour le positionnement des conduites de tube IRO, notamment au niveau des préférences de routage de tube IRO et de la palette des propriétés de tube IRO.

## Préférences de routage de tube IRO

Utilisez les préférences de routage de tube IRO pour dessiner des conduites précises avec le positionnement automatique. Lors de la configuration d'une préférence de routage pour une spécification ou une norme sectorielle particulière, les raccords adéquats sont insérés automatiquement dans la présentation. Le positionnement automatique peut générer différentes solutions de routage, vous permettant ainsi de choisir l'option adéquate. Inversement, vous pouvez modifier une préférence de routage lors de l'ajout de segments de tube IRO à une conduite à partir de la palette des propriétés. La taille nominale indiquée dans la palette des propriétés reflète la préférence de routage actuelle.


Une préférence de routage de composant de tube IRO inclut un ou plusieurs types de connexion (vis de réglage, par exemple) dans les tailles de composant disponibles pour les tubes IRO et les raccords. Un aperçu du composant sélectionné s'affiche à droite dans la boîte de dialogue. L'image à droite fournit une représentation graphique du composant sélectionné.



L'illustration suivante représente un tube IRO dessiné à l'aide de la préférence de routage de vis de réglage, affichée dans la vue isométrique S-O.



### Préférence de routage Tube IRO fileté IMC - connexion à la boîte de dérivation



## Configuration des préférences de routage

Utilisez le gestionnaire des styles pour configurer les préférences de routage de tube IRO.

1 Dans l'[espace de travail Equipement électrique](#) (page 56), cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► la liste déroulante Gestionnaire des styles ► Définitions de préférences de routage.

2 Choisissez l'action souhaitée ci-dessous.

Pour...	Action...
créer une nouvelle préférence de routage	Dans le volet gauche, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Préférences de routage de tube IRO, puis choisissez Nouveau.
copier une préférence de routage existante	Dans le volet gauche, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une préférence de routage, puis choisissez Copier. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris sur Préférence de routage et choisissez Coller.
configurer les propriétés	Dans le volet gauche, sélectionnez une préférence de routage. Dans le volet droit, cliquez sur l'onglet Général et configurez

Pour...	Action...
	les propriétés souhaitées, notamment le nom, la description et les remarques.
supprimer une préférence de routage	Dans le volet gauche, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la préférence de routage à supprimer, puis choisissez Purger.


## Palette des propriétés du tube IRO

Utilisez l'onglet Conception de la palette des propriétés pour ajouter ou modifier des segments de tube IRO et des raccords, comme décrit dans les sections suivantes.




## Propriétés de base

Les propriétés de base reflètent la valeur par défaut ou la dernière valeur stockée. Lorsque plusieurs objets sont sélectionnés dans le dessin, toutes les propriétés ne s'affichent pas dans la palette des propriétés. Celles qui s'affichent sont signalées par des astérisques comme suit :

- \* s'affiche lorsque plusieurs segments de tube IRO sont sélectionnés.
- \*\* s'affiche lorsque plusieurs raccords sont sélectionnés.
- \*\*\* s'affiche lorsque plusieurs segments de tube IRO ou plusieurs segments de tube IRO avec des raccords sont sélectionnés.


Général	Description	Tube IRO	Rac-cord	Ajout	Modifier
Description*	Décrit le composant 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Calque*	Spécifie un <a href="#">style de calque</a> (page 219)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>



Général	Description	Tube IRO	Raccord	Ajout	Modifier
Système*	Spécifie la <a href="#">définition de système</a> (page 596)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Composant	Désigne le composant. Cliquez sur l'image pour afficher la <a href="#">boîte de dialogue Sélectionner un composant</a> (page 716).		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Taille actuelle	Spécifie la taille du raccord		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cotes	Description	Tube IRO	Raccord	Ajout	Modifier
Connexions	Affiche le diamètre nominal pour chaque connexion de tube IRO		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Angle de la trajectoire	Spécifie une valeur d'angle représentant le chemin d'analyse de l'arc. Les valeurs d'angle sont stockées dans le contenu de catalogue et varient en fonction du type de raccord de tube IRO : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pour la courbure de tube IRO, les sélections d'angle vont de 1 à 180.</li> <li>■ Pour un coude de tube IRO, la liste affiche les valeurs de rayon dérivées du contenu de catalogue, comme 30, 45, 60 et 90.</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Cotes	Description	Tube IRO	Rac-cord	Ajtr	Modifier
	<p>Angle de trajectoire de 90°</p> 				
Rayon de cintrage	Spécifie une cote de rayon pour un composant basé sur une norme sectorielle. Les valeurs proviennent du contenu de catalogue de tube IRO et dépendent de la taille nominale du composant.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Composant	Spécifie le composant de raccord		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Taille nominale*	Spécifie la cote, en fonction des diamètres extérieurs et intérieurs du tube IRO (comme indiqué). La taille nominale est conforme aux normes sectorielles.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> (modifier uniquement)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					
Taille 	Empêche tout changement de taille nominale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> (modifier uniquement)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Préférences de routage*	S'utilise pour dessiner des conduites précises avec le positionnement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> (modifier uniquement)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>


Cotes	Description	Tube IRO	Rac-cord	Ajuster	Modifier
	automatique (en fonction du type de connexion) <b>REMARQUE</b> Pour plus d'informations, voir <a href="#">Préférences de routage de tube IRO</a> (page 588).				
Spécifier la longueur de coupe	Permet de couper des segments de tube IRO. Si Oui est sélectionné, voir Longueur de coupe (ci-dessous).	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Longueur de coupe	Si Oui est sélectionné (ci-dessus), spécifie la longueur de coupe pour chaque segment	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Position	Description	Tube IRO	Rac-cord	Ajuster	Modifier
Élévation*	Spécifie l'élévation au-dessus ou en dessous du plan XY de l'objet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Élévation 	Empêche un segment à une élévation de s'accrocher à un segment à une autre élévation	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Élévation de départ	Spécifie l'élévation au départ du segment (égal à l'élévation)	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Élévation d'arrivée	Spécifie l'élévation à l'extrémité du segment	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
Déplacer les segments attachés*	Maintient la connectivité en cas de modification de l'élévation du composant sélectionné	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Informations supplémentaires*** 	Affiche la fiche de travail Emplacement (détails de la connexion 1) ; les modifications effectuées ont une incidence sur toutes les connexions de l'objet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>



Position	Description	Tube IRO	Raccord	Ajuster	Modifier
Spécifier la rotation sur l'écran	Permet de faire pivoter un raccord dans un dessin. Si Non est sélectionné, voir Rotation (ci-dessous).		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rotation**	Si Non est sélectionné (ci-dessus), spécifie l'angle de routage du raccord.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Justifier	Spécifie le paramètre de justification pour un segment de tube IRO <b>RUBRIQUES CONNEXES</b> Pour plus d'informations, voir <a href="#">Justification d'objets</a> (page 173).	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Décalage horizontal/vertical	Spécifie la valeur de décalage de placement dans la direction applicable à partir du point d'insertion	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Options de routage	Description	Tube IRO	Raccord	Ajuster	Modifier
Cintrages parallèles	Spécifie le type de rayon de courbure à utiliser pour le routage de tube IRO parallèle. Cette option est disponible uniquement pour le <a href="#">dessin de tubes IRO parallèles</a> (page 710). Les sélections incluent le rayon concentrique ou fixe. Voir ci-dessous. <b>Concentrique</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	



Options de routage	Description	Tube IRO	Rac-cord	Ajuster	Modifier
	<p><b>Rayon fixe</b></p> 				
	<p><b>RUBRIQUES CONNEXES</b> Voir <a href="#">Spécification de cintrages parallèles dans une conduite de tube IRO</a> (page 713).</p>				
Format de pente	Spécifie le type de représentation de la pente (par exemple, angle, pourcentage, pente). Cette propriété est également disponible dans la boîte de dialogue <a href="#">Préférences de positionnement du tube IRO</a> (page 626).	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pente	Spécifie le pas du segment dessiné	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Angle de cintrage	Spécifie l'angle de contrainte du routage (dérivé du catalogue). Cette propriété était auparavant appelée angle de coude.	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Cintrage 	Empêche la modification de l'angle de cintrage avec le positionnement automatique	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<p><b>REMARQUE</b> Les propriétés suivantes ne sont pas disponibles pour le routage parallèle de tube IRO : système, préférences de routage, pente et format de pente.</p>					

## Propriétés avancées

Cliquez sur  dans la palette des propriétés pour développer les propriétés avancées.

Informations supplémentaires	Description	Tube IRO	Raccord	Ajouter	Modifier
Détails de la connexion* 	Affiche la fiche de travail <a href="#">Détails de la connexion</a> (page 186)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Préférences 	Affiche les <a href="#">préférences de positionnement de tube IRO</a> (page 626)	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	

Etiquettes et les indicateurs de direction du flux	Description	Tube IRO	Raccord	Ajouter	Modifier
Style	Spécifie la méthode de positionnement en cas de sélection d'un style d'étiquette ou d'indicateur de direction de flux : <ul style="list-style-type: none"><li>■ Par quantité : nombre à ajouter à chaque segment</li><li>■ Par distance : longueur de segment (doit être supérieure à la distance indiquée)</li></ul>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	

## Contrôle de l'aspect et du comportement des objets des conceptions de système électrique

Vous pouvez configurer différents paramètres régissant l'aspect et le comportement des objets des conceptions de système électrique.



## Création de définitions de systèmes électriques

La définition d'un système spécifie les comportements et les propriétés d'affichage appliquées à l'ensemble des objets d'un système. En principe, les définitions de système sont créées et nommées en fonction des systèmes électriques qu'elles représentent. Par exemple :


- Appareil - Alimentation - 277 V
- Appareil - Eclairage - 120 V
- Tube IRO - Urgence

---

**CONSEIL** Les modèles par défaut contiennent plusieurs définitions de système. Vous pouvez les copier et les modifier.

---

### Pour créer une définition de système électrique

1 Cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► la liste déroulante Gestionnaire des styles ► Définitions de systèmes électriques .

2 Créez la définition de système :

Méthode de création	Opération à effectuer dans le volet gauche du gestionnaire des styles...
Création d'une définition de système vierge	Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Définitions de systèmes électriques, puis choisissez Nouveau. Saisissez un nom, puis appuyez sur <i>ENTREE</i> .
Copie d'une définition existante	Effectuez la procédure suivante : <ul style="list-style-type: none"><li>■ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la définition de système à copier, puis choisissez Copier.</li><li>■ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Définitions de systèmes électriques, puis choisissez Coller.</li><li>■ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la copie, choisissez l'option Renommer, entrez un nouveau nom, puis appuyez sur la touche <i>ENTREE</i>.</li></ul>

---

3 Configurez la définition de système à l'aide des onglets du volet droit.

Les définitions de systèmes électriques possèdent des propriétés communes aux autres systèmes. Pour plus d'informations sur la configuration de ces propriétés, voir [Création de systèmes](#) (page 151).

## Création de définitions de catégorie de charge

Le facteur de charge permet de calculer la demande de charge estimée d'un circuit. Le facteur de charge peut :


- être une valeur constante
- être une valeur constante pour tous les moteurs, à l'exception du moteur le plus important
- varier en fonction du total de charge
- varier en fonction de la quantité d'objets

Chaque facteur de charge est associé à une valeur multipliée par la charge pour déterminer la demande d'une catégorie de charge. Il est important de définir une demande de charge de manière à éviter toute surcharge du circuit. La définition d'un facteur de charge permet également d'obtenir un réel calcul de la demande de charge estimée.

Par exemple, pour la catégorie de charge Eclairage, avec un facteur de charge de 1.00, si 10 lampes de 60 VA chacune sont installées, la charge est de 60 VA x 10 (lampes) = 600 VA. Dès lors, la charge d'éclairage pour cette catégorie serait de 600 VA. Toutefois, cette valeur s'applique uniquement si toutes les lampes sont allumées en même temps. Si vous souhaitez en allumer uniquement la moitié en même temps, vous devez spécifier le facteur de charge sous la forme d'une valeur constante définie sur 0.5 (ou 50 %). La charge estimée est donc de : 600 VA x 0.5 (unité de facteur de charge) = 300 VA. Les codes de conception permettent de déterminer les valeurs à utiliser pour les demandes de charge. Par exemple, si la charge totale des prises sur un tableau de distribution est de 20 000 VA, le facteur de charge pourrait être de 15 000 VA en fonction du code local.

Pour prendre un exemple différent, si le facteur de charge était défini sur une valeur variable suivant la quantité d'objets (par exemple, la quantité d'ascenseurs), la valeur du facteur de charge serait définie sur 72 % (ou 0.72).

La charge estimée est alors de :  $600 \text{ VA} \times 0,72$  (unité de facteur de charge) = 432 VA.




Les facteurs de charge sont affectés à des catégories de charge qui sont affectées à des connexions d'appareils. La charge estimée d'un appareil est calculée en combinant la charge et la valeur du facteur de charge. La demande de charge estimée s'affiche dans le gestionnaire de circuits et dans la nomenclature de tableaux. La nomenclature de tableaux affiche également la charge de chaque style de catégorie de charge.

---

**CONSEIL** Les modèles par défaut contiennent plusieurs styles de catégorie de charge. Vous pouvez les copier et les modifier.

---

### Pour créer une définition de catégorie de charge

- 1 Cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► la liste déroulante Gestionnaire des styles ► Définitions de catégorie de charge .
- 2 Cliquez sur Définitions de catégories de charge. Cliquez avec le bouton droit et choisissez Nouveau.
- 3 Saisissez un nom, puis appuyez sur ENTREE.
- 4 Sélectionnez le nouveau style de catégorie de charge.
- 5 Dans l'onglet Général, entrez la description de la catégorie de charge.

6 Dans l'onglet Facteur de charge, sélectionnez le type de facteur de charge.

7 Spécifiez la ou les valeurs de facteur de charge selon vos besoins.

## Configuration des préférences de système électrique

Avant de créer des circuits, vous pouvez spécifier les préférences de système électrique des fonctions suivantes :

- Tensions disponibles pour le projet
- Fonctions de circuits (par exemple, conventions d'attributions de noms, vérification des surcharges et facteurs de taille de câble)
- Fichier de base de données du projet contenant les tableaux de distribution et les circuits du projet

---

**REMARQUE** Pour plus d'informations sur le fichier de base de données du projet d'équipement électrique, voir [Utilisation d'une base de données de projet d'équipement électrique](#) (page 628).

---

## Spécification des définitions des tensions

L'onglet Définitions des tensions de la boîte de dialogue Préférences électriques permet d'indiquer les tensions valides pour différents pôles. Les valeurs de tension correspondent aux valeurs disponibles par défaut lorsque vous utilisez des appareils et des circuits.


Chaque définition de tension est associée à une valeur maximale et à une valeur minimale. L'écart séparant ces valeurs correspond à la plage de validité lorsqu'un appareil est relié au circuit.

---


**REMARQUE** Les paramètres de tension des noeuds Bipolaire et Tripolaire doivent être identiques. Dans le cas contraire, la feuille de travail Paramètre du circuit risque de ne pas contenir certaines valeurs.

---


### Pour configurer des définitions de tension

- 1 A partir de l'[espace de travail Equipement électrique](#), cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Préférences ► Equipement électrique  .

2 Dans la boîte de dialogue Préférences électriques, cliquez sur l'onglet Définitions des tensions.

3 Sélectionnez un type de pôle, cliquez sur le bouton  (Ajouter une définition de tension), puis spécifiez la valeur de tension, la valeur minimale et la valeur maximale.

---

**REMARQUE** Pour supprimer une tension, développez un pôle, sélectionnez la tension à supprimer, puis cliquez sur le bouton  (Supprimer une définition de tension).

---

## Configuration des options de circuits

L'onglet Configuration du circuit de la boîte de dialogue Préférences électriques permet de spécifier les options du circuit (par exemple, la convention d'attribution de noms de circuit par défaut, le type de protection contre les surcharges à utiliser lors de la création de circuit et la température ambiante à utiliser pour le calcul de la taille des fils).

La convention d'attribution de noms de circuit détermine le nom de tous les circuits. Pour définir une convention d'attribution de noms, spécifiez un préfixe (par exemple, une tension) et un système de numérotation permettant de trier les circuits insérés dans le dessin. Vous pouvez créer des circuits même si aucun tableau de distribution n'est défini ; dans ce cas, les circuits utilisent la convention d'attribution de noms existante et sont définis en tant que circuits "non attribués".

La charge totale s'utilise lors de la vérification des surcharges au stade de la création de circuits. La protection contre les surcharges génère des messages d'avertissement en cas de surcharge des circuits.


---

**REMARQUE** La vérification des surcharges s'applique uniquement aux circuits d'alimentation et d'éclairage et non aux circuits de type Général ou Autre. En effet, ces types de circuit ne sont associés à aucune intensité nominale, ni à aucune tension.

---

La température ambiante permet de déterminer le facteur de correction de l'intensité admissible à appliquer au calcul de la taille des fils effectué lors de l'ajout ou de la modification du câblage. Pour plus d'informations sur le calcul de la taille des fils, voir [Fils](#) (page 583).

### Pour spécifier les options de circuit

- 1 A partir de l'espace de travail **Équipement électrique**, cliquez sur l'onglet **Gérer** ► le groupe de fonctions **Préférences** ► **Équipement électrique** .
- 2 Dans la boîte de dialogue **Préférences électriques**, cliquez sur l'onglet **Configuration du circuit**.
- 3 Si vous souhaitez différencier le nom des circuits insérés dans chaque dessin, sélectionnez l'option **Définir obligatoirement des noms de circuit différents** dans chaque dessin.
- 4 Indiquez le préfixe et la convention de numérotation permettant de nommer les circuits :

Type de préfixe/convention de numérotation	Procédure
Aucun préfixe	Sélectionnez <b>Aucun</b> .
Nom du tableau de distribution	Sélectionnez <b>Nom du tableau de distribution</b> .
Préfixe personnalisé	Sélectionnez <b>Défini par l'utilisateur</b> , puis saisissez le nom dans la zone appropriée.
Numérotation séquentielle des circuits indépendamment du nombre de pôles	Sélectionnez <b>Nombres séquentiels</b> . Les pôles sont alors créés dans un ordre séquentiel à compter du chiffre spécifié. Par exemple, si le numéro de départ est défini sur 1, le pôle suivant est associé au chiffre 2.
Regroupement des noms de circuit par pôles pairs et impairs	Sélectionnez <b>Regroupement par nombre de pôles</b> . Cette option permet de regrouper les circuits pairs et impairs lors de la création de circuits terminaux. Par exemple, si vous utilisez un circuit tripolaire et si vous avez défini le numéro de départ sur 1, le pôle suivant est associé au chiffre 3.
Augmentation du numéro de série lors de l'ajout de pôles	Sélectionnez <b>Incrément selon le nombre de pôles</b> . Cette option permet d'augmenter le numéro de série du

Type de préfixe/convention de numérotation	Procédure
	circuit selon le nombre de pôles. Les circuits unipolaires nécessitent un numéro, les circuits bipolaires nécessitent deux numéros et les circuits tripolaires nécessitent trois numéros.

5 Sélectionnez un numéro de départ dans la liste. La valeur par défaut est 1. Le numéro de série se trouve à la suite du nom du circuit.

6 Sous Surcharge, spécifiez la méthode de protection contre les surcharges à utiliser :

Méthode	Option
Vérification automatique des surcharges lors de la création de circuits	Vérifier la surcharge lors de la configuration du circuit.
Affichage des circuits en surcharge dans le gestionnaire de circuits	Afficher la surcharge dans le gestionnaire de circuits.
Spécification du pourcentage d'intensité nominale maximal du circuit autorisé avant la génération d'un message	Spécifiez un pourcentage. Une fois le pourcentage atteint, le système génère une invite.

7 Sous Taille des fils, spécifiez une valeur dans le champ Température ambiante.

## Spécification d'un fichier de base de données de projet d'équipement électrique

L'onglet Base de données du projet d'équipement électrique de la boîte de dialogue Préférences électriques permet de spécifier un fichier défini en tant que base de données du projet d'équipement électrique. Pour plus d'informations, voir [Utilisation d'une base de données de projet d'équipement électrique](#) (page 628).

## Configuration du style d'appareil



Les appareils correspondent à un type de contenu basé sur des styles (terme générique désignant les objets de systèmes de construction dont l'aspect et le comportement sont définis par des styles). Lorsque vous ajoutez un appareil à un dessin, vous ajoutez une occurrence de style. Un lien est alors établi entre l'objet et le style qui le définit. Lorsque vous modifiez ce style, l'objet est modifié en conséquence.

## Spécification des règles de conception des styles d'appareil

Les règles de conception d'un style d'appareil spécifient :

- Le type d'appareil représenté par un style
- Le calque du dessin sur lequel sont placés ces appareils
- La méthode de nettoyage de fils utilisée par ces appareils

### Pour spécifier les règles de conception d'un style d'appareil

- 1 Ouvrez le dessin contenant le style d'appareil à modifier.
- 2 Dans l'[espace de travail Equipement électrique](#), ouvrez le style de tableau de distribution en effectuant l'une des opérations suivantes :
  - Cliquez sur l'onglet Gérer ► groupe de fonctions Style et affichage ► Gestionnaire des styles . Dans le volet gauche du gestionnaire des styles, développez Objets d'équipement électrique, puis Styles d'appareil et sélectionnez le style souhaité.
  - Sélectionnez un appareil dans le dessin utilisant ce style et cliquez sur l'onglet Appareil ► le groupe de fonctions Général ► la liste déroulante Modifier le style ► Modifier le style .
- 3 Cliquez sur l'onglet Règles de conception.
- 4 Dans la liste déroulante Type, sélectionnez le type d'appareil.  
La liste des types d'appareil correspond aux types définis et utilisés dans le logiciel. Vous ne pouvez pas la personnaliser.



Lors du calcul automatique des charges dans la [puissance totale](#) ou dans le gestionnaire de circuits, les charges additionnées sont réparties en trois groupes, suivant le type d'appareil : éclairage, prises de courant et autre (pour les autres types d'appareil).

Chaque type d'appareil est associé à une commande de modification. Maintenez la touche *CTRL* enfoncée et appuyez sur la touche *A* pour sélectionner tous les objets du dessin, puis entrez une commande de modification (par exemple, `LIGHTINGMODIFY`) pour filtrer la sélection et inclure uniquement les appareils associés au type spécifié.

---

**REMARQUE** Conservez la valeur de classification du type d'appareil (identique à la valeur indiquée dans la liste déroulante Type), sauf si vous avez ajouté une classification personnalisée plus appropriée. Pour plus d'informations, voir [Spécification des classifications des styles d'appareil](#) (page 608).

---

- 5** Dans la liste déroulante Identificateur de calque, sélectionnez l'identificateur correspondant au calque sur lequel sont disposés les appareils correspondant au style modifié lorsqu'ils sont ajoutés au dessin.

La liste des identificateurs de calque disponibles dépend de la norme de calque et le style d'identificateur de calque spécifié pour le dessin actuel. Pour plus d'informations, voir [Spécification de la norme de calque et du style d'identificateur de calque](#) (page 223).

- 6** Dans la zone Nettoyage de fils, sélectionnez la méthode de nettoyage souhaitée.

Cette méthode détermine l'affichage des fils lorsqu'ils sont raccordés à des appareils ou à des tableaux de distribution. L'image d'aperçu affichée dans la partie droite de la zone illustre la valeur sélectionnée.



## Configuration des connexions des styles d'appareil

Les appareils peuvent contenir un seul ou plusieurs points de connexion.

### Pour configurer les connexions d'un style d'appareil

- 1** Ouvrez le dessin contenant le style d'appareil à modifier.

2 Dans l'espace de travail **Equipement électrique**, ouvrez le style de tableau de distribution en effectuant l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur l'onglet **Gérer** ► groupe de fonctions **Style et affichage** ► **Gestionnaire des styles** . Dans le volet gauche du gestionnaire des styles, développez **Objets d'équipement électrique**, puis **Styles d'appareil** et sélectionnez le style souhaité.
- Dans le dessin, sélectionnez un appareil utilisant ce style, puis cliquez sur l'onglet **Appareil** ► le groupe de fonctions **Général** ► la liste déroulante **Modifier le style** ► **Modifier le style** .

3 Cliquez sur l'onglet **Connexions**.

4 Dans le champ **Description**, saisissez une chaîne de texte permettant d'identifier l'élément représenté par la connexion (par exemple, **Alimentation normale**).

5 Dans le champ **Type de système**, sélectionnez **Alimentation et éclairage**, **Autre** ou **Général**.

6 Indiquez une valeur dans les champs **Point de connexion X**, **Y** et **Z** ou cliquez sur **Ajouter des centres** à partir des blocs de visualisation de la vue de dessus pour créer une connexion centrée.

7 Si vous avez sélectionné le type de système **Alimentation et éclairage**, effectuez la procédure suivante :

- Spécifiez les valeurs des propriétés de connexion supplémentaires suivantes :

Propriété de la connexion	Description
Nombre de pôles	Nombre de pôles de la connexion : 1, 2 ou 3. Vous pouvez sélectionner un chiffre, sélectionner la valeur <b>Par Circuit</b> pour appliquer la valeur assignée au circuit (le cas échéant) ou sélectionner <b>Indéfini</b> .
Tension	Tension de la connexion. Vous pouvez indiquer une tension, sélectionner une valeur parmi les <b>tensions</b> définies dans le


Propriété de la connexion	Description
	dessin valides pour le nombre de pôles spécifié, sélectionner l'option Par circuit pour appliquer la valeur assignée au circuit (le cas échéant) ou sélectionner l'option Indéfini.
Phase de charge 1 Phase de charge 2 Phase de charge 3	Charge (exprimée en VA) de la connexion. Chaque fois qu'un appareil est ajouté, cette charge est également ajoutée au circuit. Cette propriété permet d'assigner automatiquement une charge lors de l'ajout d'un appareil. Si le nombre de pôles est défini sur <Indéfini> ou 1, seule la propriété Phase de charge 1 peut être modifiée. Si le nombre de pôles est défini sur 2, les propriétés Phase de charge 1 et Phase de charge 2 peuvent être modifiées. Si le nombre de pôles est défini sur 3, les propriétés Phase de charge 1, Phase de charge 2 et Phase de charge 3 peuvent être modifiées.
Catégorie de charge	Catégorie de charge de la connexion. Vous pouvez sélectionner la <a href="#">catégorie de charge</a> définie dans le dessin ou sélectionner la valeur Indéfini(e).
Sous-catégorie de charge	Sous-catégorie de charge de la connexion. Vous pouvez sélectionner Moteurs.
Valeur nominale maximum de surintensité (ampères)	A définir ultérieurement.
Facteur de puissance	A définir ultérieurement.


---

**REMARQUE** Si vous sélectionnez un nombre de pôles ou une tension indéfini(e) et ne spécifiez aucune valeur lors de l'ajout d'un appareil, la valeur Par circuit est utilisée par défaut. Dès lors, la valeur du circuit est appliquée et utilisée lors de l'affectation de l'appareil. Notez également que si vous modifiez la valeur du nombre de pôles, de la tension ou de la charge définie dans un style d'appareil, les occurrences du style présentes dans le dessin ne sont pas mises à jour.

---

- Dans la colonne Interdire le remplacement de chaque propriété, spécifiez si vous souhaitez autoriser ou interdire le remplacement des valeurs définies dans le style lors de l'ajout d'appareils. Sélectionnez Non pour autoriser les remplacements ou Oui pour les interdire.

8 Pour ajouter une connexion, cliquez sur  , puis configurez les propriétés correspondantes.

9 Pour supprimer une connexion, sélectionnez-la, puis cliquez sur  .

---

**AVERTISSEMENT** La suppression de connexions requiert une attention particulière, car elle affecte toutes les occurrences du style définies dans le dessin. Cette opération risque dès lors de couper la connectivité d'un circuit.

---

## Spécification des classifications des styles d'appareil

Une définition de classification contient un jeu de classifications (propriétés ou caractéristiques) appliquées à un ou plusieurs types d'objet. Par exemple, une classification d'état de construction peut contenir les classifications suivantes : Existant, Démo et Nouveau.

Vous pouvez créer des [jeux d'affichage](#) permettant d'afficher ou de masquer des objets en fonction de leurs classifications (par exemple, un jeu d'affichage permettant d'afficher uniquement les appareils définis en tant qu'appareils d'éclairage). La plupart des jeux d'affichage proposés dans le logiciel sont configurés de cette manière.


Les classifications permettent également de contrôler le contenu des **nomenclatures** en incluant :

- Uniquement les objets correspondant à des critères de classification spécifiques
- Les définitions de classifications
- Des informations supplémentaires provenant de jeux de propriétés que vous créez et associez à des classifications

La classification des appareils d'un dessin par type est une opération récurrente. AutoCAD MEP inclut donc une définition de classification de type d'appareil contenant les classifications des types d'appareil définis dans le logiciel.

Les définitions de classification appliquées aux appareils sont répertoriées dans l'onglet Classifications de chaque style d'appareil. Lors de la configuration d'un style d'appareil, cet onglet permet de spécifier les classifications de la définition de classification Type d'appareil et des définitions de classification personnalisées. La plupart des styles d'appareil proposés dans le logiciel spécifient une classification pour la définition de classification Type d'appareil.


#### Onglet Classifications d'un style d'appareil encastré 12 x 24






Les appareils d'un dessin constituent des occurrences de style d'appareil. Dès lors, ils sont associés à une propriété pour chaque définition de classification dans le style d'appareil. L'onglet Données étendues de la palette des propriétés

permet d'afficher ou de remplacer la classification d'un ou plusieurs appareils du dessin.

#### Palette des propriétés correspondant à un plafonnier encastré 12 x 24



#### Pour spécifier les classifications d'un style d'appareil

- 1 Ouvrez le dessin contenant le style d'appareil à modifier.
- 2 Dans l'espace de travail **Equipement électrique**, ouvrez le style de tableau de distribution en effectuant l'une des opérations suivantes :
  - Cliquez sur l'onglet **Gérer** ► groupe de fonctions **Style et affichage** ► **Gestionnaire des styles** . Dans le volet gauche du gestionnaire des styles, développez **Objets d'équipement électrique**, puis **Styles d'appareil** et sélectionnez le style souhaité.
  - Dans le dessin, sélectionnez un appareil utilisant ce style, puis cliquez sur l'onglet **Appareil** ► le groupe de fonctions **Général** ► la liste déroulante **Modifier le style** ► **Modifier le style** .
- 3 Cliquez sur l'onglet **Classifications**.
- 4 Spécifiez une classification pour la définition de classification **Type d'appareil** :
  - Cliquez sur le bouton  situé en regard de la classification **Type d'appareil**.

- Dans la boîte de dialogue Sélection d'une classification, sous Type d'appareil, sélectionnez une classification.

---

**REMARQUE** Conservez la valeur de classification du type d'appareil (identique à la valeur indiquée dans la liste déroulante Type), sauf si vous avez ajouté une classification personnalisée plus appropriée. Pour plus d'informations sur la propriété Type d'un style d'appareil, voir [Spécification des règles de conception des styles d'appareil](#) (page 604).

---

- Cliquez sur OK.

5 Effectuez la même procédure pour spécifier une classification pour les définitions de classification personnalisées.

---

**REMARQUE** Pour plus d'informations sur les classifications, voir [Utilisation des classifications](#) (page 985) dans le système d'aide d'AutoCAD MEP ainsi que Définitions de classifications et Affichage d'objets selon leur classification dans le système d'aide d'AutoCAD Architecture.

---

## Configuration des styles des tableaux de distribution

Les tableaux de distribution correspondent à un type de contenu basé sur des styles (terme générique désignant les objets de systèmes de construction dont l'aspect et le comportement sont définis par des styles). Lorsque vous ajoutez un tableau de distribution à un dessin, vous ajoutez une occurrence de style. Un lien est alors établi entre l'objet et le style qui le définit. Lorsque vous modifiez ce style, l'objet est modifié en conséquence.

## Spécification des règles de conception des styles de tableau de distribution



Les règles de conception de style de tableau de distribution spécifient la méthode de nettoyage des fils utilisée par les tableaux de distribution correspondants.


---

**REMARQUE** Vous pouvez modifier les calques sur lesquels les tableaux de distribution sont disposés lorsqu'ils sont ajoutés aux dessins en modifiant les correspondances établies dans le gestionnaire de calques. Pour plus d'informations, voir Remappage d'objets à des calques différents dans le système d'aide d'AutoCAD Architecture.

---

### Pour spécifier les règles de conception d'un tableau de distribution

- 1 Ouvrez le dessin contenant le tableau de distribution à modifier.
- 2 Dans l'espace de travail **Équipement électrique**, ouvrez le style de tableau de distribution en effectuant l'une des opérations suivantes :
  - Cliquez sur l'onglet **Gérer** ► groupe de fonctions **Style et affichage** ► **Gestionnaire des styles** . Dans le volet gauche du gestionnaire des styles, développez **Objets d'équipement électrique**, puis **Styles de tableau de distribution** et sélectionnez le style souhaité.
  - Dans le dessin, sélectionnez un tableau de distribution utilisant ce style, puis cliquez sur l'onglet **Tableau de distribution** ► le groupe de fonctions **Général** ► la liste déroulante **Modifier le style** ► **Modifier le style** .
- 3 Cliquez sur l'onglet **Règles de conception**.





- 4 Dans la zone **Nettoyage de fils**, sélectionnez la méthode de nettoyage souhaitée.  
Cette méthode détermine le mode d'affichage des fils lorsqu'ils sont raccordés aux tableaux de distribution. L'image d'aperçu affichée dans la partie droite de la zone illustre la valeur sélectionnée.



## Configuration des connexions des styles de tableau de distribution

1 Dans l'espace de travail **Équipement électrique**, ouvrez le style de tableau de distribution en effectuant l'une des opérations suivantes :


- Cliquez sur l'onglet **Gérer** ► groupe de fonctions **Style et affichage** ► **Gestionnaire des styles** . Dans le volet gauche du gestionnaire des styles, développez **Objets d'équipement électrique**, puis **Styles de tableau de distribution** et sélectionnez le style souhaité.
- Dans le dessin, sélectionnez un tableau de distribution utilisant ce style, puis cliquez sur l'onglet **Tableau de distribution** ► le groupe de fonctions **Général** ► la liste déroulante **Modifier le style** ► **Modifier le style** .


2 Cliquez sur l'onglet **Connexion**.

3 Dans le champ **Description**, saisissez une chaîne de texte permettant d'identifier l'élément représenté par la connexion.

4 Dans le champ **Domaine**, sélectionnez **Équipement électrique**.

5 Indiquez une valeur dans les champs **Point de connexion X**, **Y** et **Z** ou cliquez sur **Ajouter des centres** à partir des blocs de visualisation de la vue de dessus pour créer une connexion centrée.

6 Pour ajouter une connexion, cliquez sur , puis configurez les propriétés correspondantes.

7 Pour supprimer une connexion, sélectionnez-la, puis cliquez sur .

---

**AVERTISSEMENT** La suppression de connexions requiert une attention particulière, car elle affecte toutes les occurrences du style définies dans le dessin. Cette opération risque dès lors de couper la connectivité d'un circuit.

---

## Configuration des styles de fils



Les fils correspondent à un type de contenu basé sur des styles (terme générique désignant les objets de systèmes de construction dont l'aspect et le comportement sont définis par des styles). Lorsque vous ajoutez un fil à un dessin, vous ajoutez une occurrence de style. Un lien est alors établi entre l'objet et le style qui le définit. Lorsque vous modifiez ce style, l'objet est modifié en conséquence.

## Définition des spécifications de conception des styles de fils

---

**IMPORTANT** Le matériau et la température de fonctionnement des fils, deux valeurs spécifiées dans le style de fil, permettent à l'outil de dimensionnement en temps réel de calculer la taille des fils. Pour utiliser l'outil de dimensionnement, vous devez sélectionner un matériau dans la liste (le matériau ne doit pas être saisi manuellement). Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'outil de dimensionnement, voir [Dessin ou génération de fils](#) (page 685) ou [Modification des propriétés des fils](#) (page 747).

---

- 1 Ouvrez le style à modifier en effectuant l'une des opérations suivantes :
  - A partir de l'[espace de travail Equipement électrique](#), cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► Gestionnaire des styles . Dans le volet gauche du gestionnaire des styles, développez Objets d'équipement électrique, puis Styles de fils et sélectionnez le style souhaité.
  - Sélectionnez un fil utilisant ce style dans le dessin, puis cliquez sur l'onglet Fil ► le groupe de fonctions Général ► la liste déroulante Modifier le style ► Modifier le style .

## 2 Cliquez sur l'onglet Spécifications.

3 Dans la section Chaud, spécifiez les valeurs de propriétés des conducteurs :

4 Dans la section Neutre, spécifiez les valeurs de propriétés des fils neutres :


- Indiquez si les propriétés des fils neutres doivent correspondre à celles des conducteurs :

Valeurs de propriété	Procédure
Utiliser les valeurs de propriétés spécifiées pour les conducteurs	Cliquez sur Identique au conducteur chaud et, dans le champ Pourcentage de la taille du conducteur chaud, indiquez la taille des fils neutres sous forme de pourcentage de la taille des conducteurs.
Spécifier des valeurs de propriétés des fils neutres spécifiques	Cliquez sur Neutre spécifique, puis indiquez les valeurs des champs Matériau, Isolation et Temp. de fonctionnement.


5 Dans les sections Terre et Fil de terre isolé, spécifiez les propriétés des fils de terre :

## Spécification d'annotation pour les styles de fils

Lorsque vous dessinez un fil, vous pouvez sélectionner le style correspondant dans la palette des propriétés. Le style détermine les propriétés d'annotation du fil (par exemple, les repères à utiliser pour les fils conducteurs, neutres et de terre), le symbole à utiliser pour les flèches de renvoi et l'affichage des connexions.

**REMARQUE** Les repères de fil sont affichés systématiquement dans les vues en plan. Pour les désactiver, cliquez sur  (Modifier les propriétés d'affichage) dans l'onglet Propriétés d'affichage du gestionnaire des styles ou accédez à la boîte de dialogue Propriétés du style de fil. Pour plus d'informations, voir [Configuration des propriétés d'affichage d'un style](#) (page 1020).

Les styles de fil déterminent également l'affichage des fils au niveau d'une intersection. Vous pouvez afficher les fils tels quels ou définir une superposition ou une coupe de largeur donnée.



Si vous sélectionnez la superposition ou la coupe, vous devez également définir la valeur de priorité correspondante. Dans un dessin, si deux fils formant une intersection sont associés à la même valeur de priorité dans leur style respectif, l'affichage de la superposition ou de la coupe est déterminé par l'ordre dans lequel les fils ont été dessinés. Si les valeurs de priorité sont différentes, elles permettent de déterminer l'affichage de l'intersection. Pour plus d'informations, reportez-vous au tableau ci-dessous.



Style d'intersection	Valeurs de priorité	Affichage de l'intersection
Superposition	Identiques	Le fil dessiné en second affiche la superposition.
Coupe	Identiques	Le fil dessiné en premier affiche la coupe.
Mixte (l'un est défini sur une superposition et	Identiques	Le fil dessiné en second détermine le style d'intersection. Si le style est une superposition, le fil dessiné en second affiche

Style d'intersection	Valeurs de priorité	Affichage de l'intersection
l'autre sur une coupe)		la superposition. Si le style est une coupe, le fil dessiné en premier affiche la coupe.
Superposition	Différentes	Le fil associé à la valeur de priorité la plus faible affiche la superposition.
Coupe	Différentes	Le fil associé à la valeur de priorité la plus élevée affiche la coupe.
Mixte (l'un est défini sur une superposition et l'autre sur une coupe)	Différentes	Le fil associé à la valeur de priorité la plus faible détermine le style d'intersection. Si le style est une superposition, le fil associé à la valeur de priorité la plus faible affiche la superposition. Si le style est une coupe, le fil associé à la valeur de priorité la plus élevée affiche la coupure.

**CONSEIL** Pour modifier l'ordre de tracé d'un fil sélectionné, cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Modifier ► la liste déroulante Placer au premier plan, puis sélectionnez l'une des options proposées.

#### Pour spécifier une annotation pour un type de fil

1 Ouvrez le style à modifier en effectuant l'une des opérations suivantes :

- A partir de l'[espace de travail Equipement électrique](#), cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► Gestionnaire des styles . Dans le volet gauche du gestionnaire des styles, développez Objets d'équipement électrique, puis Styles de fils et sélectionnez le style souhaité.
- Dans le dessin, sélectionnez un fil utilisant ce style, puis cliquez sur l'onglet Fil ► le groupe de fonctions Général ► la liste déroulante Modifier le style ► Modifier le style .

## 2 Cliquez sur l'onglet Annotation.

The screenshot shows the 'Annotation' tab of a software interface. It contains several sections for configuring electrical symbols:

- Repères:** A table with columns for 'Symbole', 'Format du papier', 'Angle', and 'Distance du papier'. It includes rows for 'Phase', 'Neutre', 'Terre', and 'Eil de terre isolé'. Below the table are two checked checkboxes: 'Afficher sur le segment' and 'Afficher sur la flèche de renvoi', and a field for 'Distance du papier entre deux repères de même type' set to 0.6.
- Flèche de renvoi:** A 'Symbole' dropdown set to 'Fermée pleine', a 'Format du papier' field set to 2.5, and an unchecked checkbox 'Afficher une flèche par circuit'.
- Intersections:** A diagram showing wire intersections with 'TA' labels. To the right are fields for 'A - Largeur de coupe/de superposition du papier' (2.5) and 'Priorité de coupe/de superposition' (1).
- Connexions:** A 'Symbole' dropdown set to 'Cercle plein' and a 'Format du papier' field set to 2.5.

**3** Dans la zone Repères, sélectionnez un type de symbole et indiquez une valeur de taille et d'angle pour les champs Conducteur, Neutre et Terre.

**4** Dans le champ Distance, indiquez l'espacement des repères séparant les fils conducteurs et neutres ou les fils neutres et de terre.

**5** Indiquez le type d'affichage des repères :

- Pour afficher les repères sur chaque segment, sélectionnez l'option Afficher sur le segment.
- Pour afficher les repères sur les flèches de renvoi, sélectionnez l'option Afficher sur la flèche de renvoi.
- Dans le champ Distance du papier entre deux repères de même type, indiquez la distance séparant les repères d'un segment.

**6** Dans la zone Flèche de renvoi, sélectionnez un style de flèche, puis dans le champ Taille, indiquez la taille correspondante.

Pour afficher une seule flèche de renvoi par circuit, sélectionnez l'option Afficher une flèche par circuit.

**7** Dans la section Intersections, sélectionnez le style des intersections de fils.

Vous pouvez choisir d'afficher les fils tels quels ou définir une superposition ou une coupe.

**8** Si vous choisissez de définir une superposition ou une coupe, indiquez la largeur de la superposition ou de la coupe dans le champ Largeur de coupe/de superposition du papier et indiquez un chiffre correspondant à la valeur de priorité dans le champ Priorité de coupe/de superposition.



**9** Dans la section Connexions, sélectionnez un type de symbole de noeud de connexion pour les jonctions de fils, puis dans le champ Taille, indiquez la taille correspondante.

## Configuration des préférences de positionnement de chemin de câbles et de tube IRO



Vous pouvez configurer les préférences de positionnement de chemin de câbles et de tube IRO de manière à contrôler le positionnement et l'aspect des conduites de système de câbles.

Les préférences de positionnement sont stockées dans le dessin. Les [exemples de gabarit](#) fournis avec AutoCAD MEP sont associés à des préférences par défaut qui vous permettent de commencer immédiatement à concevoir vos présentations. Vous pouvez créer des gabarits personnalisés associés à des préférences spécifiques à un projet ou à une société.

### Chemin de câbles


Lorsque vous dessinez un chemin de câbles, cliquez sur  dans la boîte de dialogue Ajouter des chemins de câbles pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences de positionnement du chemin de câbles. Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes : cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Préférences ► Chemin de câbles .


## Tube IRO

Dans la [palette des propriétés](#) (page 590), cliquez sur  (Préférence) pour ouvrir la fiche de travail Préférences de positionnement du tube IRO. Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes : cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Préférences ► Tube IRO .

## Spécification de l'alignement des chemins de câbles

Par défaut, les chemins de câbles dessinés sont alignés sur le centre horizontal et vertical. Dès lors, les traits d'axe des segments et des raccords sont disposés sur les points spécifiés. Vous pouvez modifier l'alignement et spécifier une distance de décalage. La modification de l'alignement s'utilise notamment lorsque vous souhaitez disposer un chemin de câbles le long d'une géométrie de dessin.

- 1 Dans l'[espace de travail Equipement électrique](#) (page 56), cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Préférences ► Chemin de câbles .
- 2 Dans la boîte de dialogue Préférences de positionnement du chemin de câbles, dans l'onglet Routage, sous Décalage, spécifiez l'alignement pour l'insertion du chemin de câbles :



Élément à spécifier	Procédure
Alignement des traits d'axe des chemins de câbles sur les points spécifiés pour la conduite	Sous <a href="#">Justification</a> (page 173), sélectionnez Centre dans les listes déroulantes Horizontale et Verticale. Saisissez 0 dans les champs Décalage A et B.
Alignement d'un ou deux côtés des chemins de câbles sur	Sous Justification, sélectionnez Gauche ou Droite dans la liste déroulante Horizontale et/ou sélectionnez Haut ou Bas dans la liste déroulante Verticale.





Élément à spécifier	Procédure
les points spécifiés pour la conduite	
Décalage des chemins de câbles par rapport aux points spécifiés pour la conduite	Saisissez une distance dans les champs Décalage A et/ou B.

L'image d'aperçu affichée dans la partie droite de la zone facilite la sélection des différentes valeurs en illustrant le type d'alignement correspondant.

## Spécification de la pente des chemins de câbles

La pente s'applique aux chemins de câbles le long de l'axe Z du système de coordonnées du dessin (généralement, la direction verticale du plan de construction).


- 1 Dans l'[espace de travail Equipement électrique](#), cliquez sur l'onglet **Gérer** ► le groupe de fonctions **Préférences** ► **Chemin de câbles** .
- 2 Dans la boîte de dialogue **Préférences de positionnement du chemin de câbles**, dans l'onglet **Routage**, sous **Pente du chemin de câbles**, cliquez sur **Angle** ou **Fraction**.



- 3 Entrez la valeur de pente, en fonction du format sélectionné.


**REMARQUE** Cette valeur sera utilisée en tant que valeur par défaut dans la boîte de dialogue **Ajouter des chemins de câbles**.

### Angle



Méthode de positionnement:  
 Pente: 75  
 Routage:  
Angle de coude: Défini par l'utilisateur

### Fraction





Méthode de positionnement:  
 Pente: 3/4  
 Routage:  
Angle de coude: Défini par l'utilisateur

4 Dans le champ Angle, spécifiez l'incrément en nombre de degrés.

## Coupure des chemins de câbles à intervalles réguliers

Cette procédure permet de couper les segments de chemin de câbles à une distance donnée lors du dessin des conduites de système de câbles.

- 1 Dans l'[espace de travail Equipement électrique](#), cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Préférences ► Chemin de câbles .
- 2 Dans la boîte de dialogue Préférences de positionnement du chemin de câbles, dans l'onglet Routage, sous Lors du positionnement, cliquez sur Longueur du chemin de câbles.





Lors du positionnement  
 Longueur du chemin de câbles: 60"

3 Spécifiez la longueur du segment.

## Spécification de l'annotation des chemins de câbles

Lorsque vous dessinez une conduite de chemin de câbles, vous pouvez ajouter des étiquettes ou des indicateurs de direction de flux. Vous pouvez également spécifier le motif de hachures à appliquer. Vous pouvez spécifier des lignes verticales ou inclinées à 45 degrés ainsi que l'espacement entre les lignes.

- 1 Dans l'espace de travail **Équipement électrique**, cliquez sur l'onglet **Gérer** ➤ le groupe de fonctions **Préférences** ➤ **Chemin de câbles** .
- 2 Dans la boîte de dialogue des préférences de positionnement, cliquez sur l'onglet **Annotations**.




- 3 Pour spécifier un motif de chemin de câbles, sélectionnez un type de ligne dans la zone **Motif du chemin de câbles**, puis indiquez une valeur d'espacement.

L'image d'aperçu affichée dans la partie droite de la zone facilite la sélection des différentes valeurs en illustrant le type d'alignement correspondant.


- 4 Dans la zone **Etiquettes et indicateurs de direction du flux**, sélectionnez un style et spécifiez la méthode de positionnement. Vous pouvez définir uniquement des étiquettes, uniquement des indicateurs de direction du flux ou les deux.

## Spécification des composants par défaut des chemins de câbles

Cette procédure permet de spécifier les composants et les raccords insérés automatiquement lorsque vous dessinez un chemin de câbles.

1 Dans l'[espace de travail Equipement électrique](#), cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Préférences ► Chemin de câbles .

2 Dans la boîte de dialogue des préférences de positionnement, cliquez sur l'onglet Composants.




3 Dans la liste déroulante Définition du groupe de composants, sélectionnez la définition à modifier.

4 Dans la liste déroulante Type de connexion, sélectionnez le type de connexion.

La structure arborescente est mise à jour automatiquement et affiche uniquement les composants disponibles pour le type de connexion sélectionné.

5 Sélectionnez un composant par défaut pour chaque type de composant.

## Configuration des connexions d'un chemin de câbles

1 Dans l'[espace de travail Equipement électrique](#), cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Préférences ► Chemin de câbles .

2 Cliquez sur l'onglet Connexions.


3 Vérifiez que la valeur Style de connexion chemin de câbles est spécifiée dans la liste déroulante Style de connexion.

4 Spécifiez le type de connexion aux segments et raccords existants :

Type de connexion	Opération
Insertion automatique d'un raccord lors de la connexion de deux segments de chemin de câbles	Sous Avec chemin de câbles, activez l'option Utiliser un raccord.
Connexion directe de deux segments de chemin de câbles	Sous Avec chemin de câbles, désactivez l'option Utiliser un raccord.
Remplacement automatique du coude par un té lors du raccord d'un segment de chemin de câbles à un coude	Sous Avec un coude, activez l'option Utiliser un té.
Connexion directe d'un segment de chemin de câbles et du coude	Sous Avec un coude, désactivez l'option Utiliser un té.
Remplacement automatique du té par une croix lors de la connexion d'un segment de chemin de câbles à un té	Sous Avec un té, activez l'option Utiliser une croix.
Connexion directe d'un segment de chemin de câbles et du té	Sous Avec un té, désactivez l'option Utiliser une croix.

Chaque type de connexion est illustré par une image d'aperçu.

## Configuration des préférences de positionnement de tube IRO

1 Dans l'espace de travail **Équipement électrique** (page 56), cliquez sur l'onglet **Gérer** ► le groupe de fonctions **Préférences** ► **Tube IRO** .

Les préférences (  ) sont également disponibles dans la [palette des propriétés](#) (page 590).

2 Dans la boîte de dialogue **Préférences de positionnement du tube IRO**, sélectionnez un format de pente.

Format de pente	Description
Angle	Exprimé en degrés
Pourcentage	Exprimé en pourcentage, où 100 % = 45 degrés
Pourcentage	Exprimé en pourcentage, où 100 % = 90 degrés
Pente (1)	Exprimé en fraction (par exemple, 1/48)


3 Choisissez les unités de dessin pour l'abscisse et l'ordonnée.

**REMARQUE** Les unités du format de pente sont dérivées du profil actuel et se trouvent dans la [boîte de dialogue Paramètres du dessin](#) (page 225).


4 Sélectionnez la barre oblique (/) ou les deux points (:) comme séparateur de rapport.

5 Sélectionnez l'option **Créer automatiquement une colonne montante à chaque nouvelle élévation** pour obtenir le comportement de positionnement souhaité.

**Créer automatiquement une colonne montante à chaque nouvelle élévation sélectionnée (par défaut)**



Créer automatiquement une colonne montante à chaque nouvelle élévation désélectionnée



6 Spécifiez les styles d'étiquette et d'indicateur de direction de flux.

---


**REMARQUE** Si l'option Aucun est sélectionnée, passez à l'étape suivante.

---

7 Spécifiez une méthode de positionnement pour les styles d'étiquette et d'indicateur de flux.

- Dans le champ Par quantité entrez le nombre d'étiquettes ou d'indicateurs de direction de flux à ajouter à chaque segment droit.
- Dans le champ Par distance, entrez une valeur de longueur de segment. Si la longueur de segment est inférieure à la distance indiquée, aucune étiquette n'est ajoutée au segment.

**Tube IRO affichant une étiquette et un indicateur de direction de flux**



## Utilisation des circuits

AutoCAD MEP offre des fonctions permettant de créer et de gérer les circuits de vos plans électriques. Grâce à la [base de données du projet d'équipement électrique](#) (page 578), vous pouvez gérer les affectations de tableaux de distribution et de circuits pour les appareils électriques (lampes, prises de courant, etc.) pour l'ensemble des dessins de système électrique. Vous pouvez

dès lors partager les informations sur le circuit actualisées pour l'ensemble des dessins de systèmes électriques d'un projet. Le [gestionnaire de circuits](#) (page 578) permet de gérer et d'afficher les informations concernant les circuits lors de la création et de la modification des systèmes.

Les fonctions de circuit permettent d'automatiser certaines tâches telles que le calcul des charges de circuit, la vérification des surcharges ou le calcul de la taille des fils. Par exemple, les nomenclatures de tableaux peuvent être créées à partir des données de circuit contenues dans le fichier de base de données du projet d'équipement électrique. Vous pouvez également ajouter des étiquettes de flèche de renvoi au câblage qui affichent alors les affectations de tableaux de distribution et de circuits.

Les fonctions de circuit sont flexibles et peuvent s'adapter à différents processus. Par exemple, vous pouvez identifier l'emplacement de tableaux de distribution avant de créer des circuits, généralement lors de la phase de conception schématique. Vous pouvez ensuite créer des tableaux de distribution et des circuits, puis assigner les appareils aux circuits lors de l'ajout aux dessins ou vous pouvez d'abord ajouter les appareils aux dessins, puis créer les circuits. Une fois les circuits créés, vous pouvez leur assigner des appareils. Au fur et à mesure de la progression des conceptions de système électrique, vous pouvez modifier les affectations aux circuits des appareils, modifier les propriétés des circuits et déplacer les circuits sur les tableaux de distribution.

## Utilisation d'une base de données de projet d'équipement électrique


La base de données du projet d'équipement électrique permet de gérer les circuits et les charges de l'ensemble des dessins de systèmes électriques du projet. Au fur et à mesure de la création et de l'élaboration des systèmes de circuit, la base de données du projet d'équipement électrique conserve le suivi des appareils et des charges des dessins liés. L'utilisation d'une base de données du projet d'équipement électrique garantit la validité des affectations aux circuits et des charges, même lorsque des appareils répartis sur plusieurs dessins sont assignés au même circuit.

## Fonctionnement de la base de données de projet d'équipement électrique

La base de données du projet d'équipement électrique est obligatoire pour tous les dessins contenant des circuits. Elle peut être spécifiée à tout moment,



avant ou après la création des circuits. Si vous n'avez pas spécifié de base de données de projet d'équipement électrique au moment de l'ajout de circuits au dessin, vous devrez alors spécifier le nom d'un fichier de base de données de projet d'équipement électrique.




La base de données du projet d'équipement électrique gère les affectations des circuits sur l'ensemble des dessins liés. Au fur et à mesure de la création et de l'élaboration des dessins de système électrique, le gestionnaire de circuits permet d'afficher et de gérer les informations sur les circuits et les tableaux de distribution. Cet outil est accessible à partir du dessin des tableaux de distribution ou à partir des dessins liés. Lors de l'élaboration de systèmes électriques, vous pouvez consulter les informations de circuit actualisées (par exemple, la charge totale et le nombre d'appareils assignés à chaque circuit).

Dans les documents de construction, les nomenclatures de tableaux sont créées à partir de la base de données du projet d'équipement électrique. Les données

de circuit proviennent directement de la base de données du projet d'équipement électrique.

Fichier .epd  
Base de données du projet  
d'équipement électrique




PANEL P1												
VOLTS/PHASE/WIRE 277/480/3/4			PANEL SIZE & TYPE 100A MLO		MAIN SIZE & TYPE NQ0D		CABINET SURFACE		MIN SCC 22K		FED FROM L2	NOTES
CIRCUIT NO.	TRIP AMPS	NO. POLES	AREA SERVED	PHASE LOAD VA			AREA SERVED	NO. POLES	TRIP AMPS	CIRCUIT NO		
				A	B	C						
1	20	1	Lounge	1056			North West Offices	1	20	2		
				3072								
3	20	1	North East Offices		3072		Rma 221 222 223 224	1	20	4		
					2016							

## Création d'une base de données de projet d'équipement électrique

La base de données du projet d'équipement électrique désigne le fichier contenant les données des tableaux de distribution et des circuits pour l'ensemble des dessins liés. Elle peut être spécifiée à tout moment, avant la création des circuits. Si vous n'avez pas spécifié de base de données de projet d'équipement électrique au moment de la création de circuits à l'aide de la commande PANELADD ou dans le gestionnaire des circuits, vous devez alors spécifier un fichier de base de données de projet d'équipement électrique. Une fois ce fichier créé, vous pouvez définir des liaisons à partir d'autres dessins. Il est recommandé d'utiliser une seule base de données de projet d'équipement électrique par projet.

Les circuits sont alors créés dans la base de données du projet d'équipement électrique, puis assignés aux tableaux de distribution. Lorsque vous créez des systèmes électriques dans d'autres dessins, vous pouvez assigner les différents appareils et fils aux circuits de la base de données du projet d'équipement électrique.

**Pour créer un fichier de base de données du projet d'équipement électrique avant la création de circuits :**

- 1 Cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Préférences ► Equipement électrique .
- 2 Cliquez sur l'onglet Base de données du projet d'équipement électrique, puis cliquez sur Nouveau.
- 3 Dans le nouveau dessin, vous pouvez définir un plan d'étage pour le placement des tableaux de distribution (facultatif).
- 4 Pour ajouter des tableaux de distribution au dessin, utilisez la palette d'outils correspondante ou tapez la commande PANELADD. La création de circuits peut s'effectuer en même temps que l'[ajout d'un tableau de distribution](#). Vous pouvez également ajouter un tableau de distribution et ajouter les circuits ultérieurement à l'aide de l'outil [Gestionnaire de circuits](#).

**Pour créer un fichier de base de données du projet d'équipement électrique lors de la création de circuits :**

- 1 Dans la boîte de dialogue Base de données du projet d'équipement électrique, cliquez sur Créer un fichier EPD.
- 2 Spécifiez un nom de fichier, puis cliquez sur OK.

**Pour ouvrir un fichier de base de données du projet d'équipement électrique lors de la création de circuits :**


- 1 Dans la boîte de dialogue Base de données du projet d'équipement électrique, cliquez sur Ouvrir un fichier EPD existant.
- 2 Recherchez l'emplacement du fichier de base de données du projet d'équipement électrique existant, sélectionnez-le, puis cliquez sur OK.

## **Liaison d'un dessin à la base de données du projet d'équipement électrique**

Créez le fichier de [base de données du projet d'équipement électrique](#). Créez ensuite des liaisons entre la base de données du projet d'équipement électrique et d'autres dessins. Les dessins ne peuvent être liés qu'à une seule base de données du projet d'équipement électrique à la fois.

1 Créez le dessin (ou ouvrez le dessin existant) à lier à la base de données du projet d'équipement électrique.

2 Cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions

Préférences ► Equipement électrique .

3 Dans la boîte de dialogue Préférences électriques, cliquez sur l'onglet Base de données du projet d'équipement électrique.

4 Dans le champ Base de données du projet, cliquez sur le bouton



5 Dans la boîte de dialogue Ouvrir, recherchez le fichier à utiliser en tant que base de données du projet d'équipement électrique.

6 Sélectionnez le fichier de base de données du projet d'équipement électrique, puis cliquez sur Ouvrir.

Le nom du fichier s'affiche dans le champ Base de données du projet. Le chemin de cette base de données est indiqué sous Base de données utilisée.

7 Pour le type de chemin, sélectionnez Chemin d'accès fixe ou Chemin d'accès relatif.


■ Chemin d'accès fixe : si vous utilisez une référence de chemin d'accès fixe, le déplacement du fichier de la base de données du projet d'équipement électrique entraîne la rupture des liaisons vers les dessins de systèmes électriques associés. La rupture des liaisons entre le fichier de base de données du projet d'équipement électrique et les dessins de systèmes électriques se produit même en cas de déplacement de l'ensemble du projet.

Pour déplacer le fichier de la base de données du projet d'équipement électrique, vous devez ouvrir chacun des dessins liés et configurer le nouveau chemin du fichier de la base de données d'équipement électrique.

■ Chemin d'accès relatif : si vous utilisez une référence de chemin d'accès relatif, les liens sont conservés à condition que le fichier de la base de données du projet d'équipement électrique conserve la même position relative par rapport aux dessins liés. Vous pouvez déplacer un projet ou renommer les répertoires sans entraîner la rupture des liaisons vers les dessins de systèmes électriques associés.

Si l'option Chemin d'accès relatif n'est pas disponible, enregistrez le dessin actif.

8 L'icône d'état de la base de données du projet d'équipement électrique s'affiche dans barre d'état de l'application.



Vous pouvez alors assigner des appareils aux circuits de la base de données du projet d'équipement électrique. Vous pouvez effectuer cette opération lors de l'ajout ou de la modification des appareils. Si vous travaillez simultanément sur plusieurs dessins électriques, vous pouvez recharger la base de données du projet à partir du dessin actif en [rechargeant la base de données du projet d'équipement électrique](#).

---

**IMPORTANT** Lorsque vous utilisez les dessins liés, veillez à fermer la base de données du projet d'équipement électrique. Si ce dessin est ouvert, une invite de fermeture s'affiche lors des tentatives d'enregistrement des dessins liés. Pour consigner les données des dessins liés dans la base de données du projet d'équipement électrique, le fichier de la base de données du projet d'équipement électrique doit être fermé.

---

## Rechargement de la base de données du projet d'équipement électrique

Si plusieurs personnes utilisent les dessins électriques simultanément, vous pouvez recharger les données les plus récentes de la base de données du projet d'équipement électrique dans le document actif de manière à garantir la mise à jour des informations de circuit disponibles. Si plusieurs dessins liés sont ouverts et que vous enregistrez les modifications apportées à l'un d'entre eux, vous pouvez également recharger la base de données du projet d'équipement électrique afin d'ajouter ces modifications aux autres dessins.

Par exemple, si quelqu'un assigne des appareils à un circuit dans un dessin pendant que vous utilisez un autre dessin, vous pouvez recharger la base de données du projet d'équipement électrique dans votre dessin et voir le nombre d'appareils actuellement assignés au circuit. Le rechargement de la base de données du projet d'équipement électrique garantit l'exactitude des informations de circuit pour l'ensemble des dessins liés.

Dès qu'un dessin lié est enregistré, l'icône d'état de la base de données de projet d'équipement électrique indique que la base de données doit être rechargée dans le dessin actif. Si aucun autre dessin lié n'est ouvert lorsque vous effectuez vos modifications, il n'est pas nécessaire de recharger la base de données du projet d'équipement électrique. La version la plus récente de la base de données

du projet d'équipement électrique est automatiquement chargée lorsque vous ouvrez un dessin.

La section suivante décrit la procédure de rechargement manuel de la base de données du projet d'équipement électrique. La base de données est également systématiquement rechargée lors de l'ouverture d'un dessin.

---

**REMARQUE** La base de données du projet d'équipement électrique est rechargée automatiquement à intervalles réguliers de cinq minutes. Cette option ne peut ni être modifiée, ni être désactivée.

---

### **Pour recharger manuellement la base de données du projet d'équipement électrique**

- 1 Dans la barre d'état de l'application, l'état de la base de données du projet d'équipement électrique affiche un marqueur d'alerte



Ce marqueur indique que les modifications apportées à un ou plusieurs dessins liés ont été enregistrées dans la base de données du projet d'équipement électrique.

- 2 Cliquez une fois sur l'icône d'état de la base de données du projet d'équipement électrique ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône, puis choisissez Recharger le base de données du projet d'équipement électrique.

L'icône d'état de la base de données du projet d'équipement électrique indique que la base de données est à jour.

- 3 Si plusieurs dessins liés à la base de données du projet d'équipement électrique sont introuvables, la boîte de dialogue Rechargement de la base de données du projet d'équipement électrique vous invite à supprimer les données de ces dessins de la base de données du projet d'équipement électrique.

Si vous ne souhaitez pas utiliser un dessin dans la base de données du projet d'équipement électrique, cochez la case correspondante pour supprimer ses données de la base de données du projet d'équipement électrique. Par exemple, le dessin introuvable peut correspondre à un dessin que vous avez supprimé, car vous ne souhaitiez pas l'utiliser.


Si vous souhaitez conserver les données d'un dessin dans la base de données du projet d'équipement électrique, décochez la case correspondante. Par exemple, vous souhaitez utiliser le dessin

introuvable, mais celui-ci se trouve sur un serveur temporairement indisponible.

## Suppression de la liaison d'un dessin à la base de données du projet d'équipement électrique

Vous pouvez supprimer la liaison d'un dessin à la base de données du projet d'équipement électrique. Pour ce faire, tous les circuits du dessin doivent avoir été supprimés. Lorsque vous effectuez ce type d'opération, les données correspondant à ce dessin sont automatiquement supprimées de la base de données du projet d'équipement électrique lors de l'enregistrement du dessin.

### Pour supprimer la liaison d'un dessin à la base de données du projet d'équipement électrique

- 1 Dans le dessin dont vous souhaitez supprimer la liaison, Cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Préférences ► Equipement électrique  .
- 2 Dans la boîte de dialogue Préférences électriques, cliquez sur l'onglet Base de données du projet d'équipement électrique.
- 3 Dans la liste déroulante Base de données du projet, sélectionnez la valeur <Aucun>.
- 4 Enregistrez le dessin.

Le dessin et les données électriques correspondantes sont supprimés de la base de données du projet d'équipement électrique. Si des dessins liés sont ouverts, [rechargez la base de données du projet d'équipement électrique](#).

## Utilisation des circuits

Les circuits peuvent être créés et stockés dans les dessins contenant les tableaux de distribution auxquels ils sont assignés. La [base de données du projet d'équipement électrique](#) permet d'assigner des appareils (lampes, prises de courant, etc.) aux circuits du fichier correspondant. Vous pouvez dès lors partager les informations de circuit actualisées sur l'ensemble des dessins de systèmes électriques d'un projet.

---

**PRATIQUE RECOMMANDEE** Avant de créer des circuits, créez des définitions de systèmes électriques et des définitions de catégorie de charge et configurez les préférences électriques. Vous pourrez alors exploiter l'ensemble des fonctions de circuit et réduire le nombre d'informations à spécifier lors de l'ajout de circuits. Pour plus d'informations, consultez les rubriques [Création de définitions de systèmes électriques](#) (page 597) et [Contrôle de l'aspect et du comportement des objets des conceptions de système électrique](#) (page 596).

---

## Création de circuits à l'aide du gestionnaire de circuits

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de circuits pour créer un ou plusieurs circuits. En règle générale, les tableaux de distribution et les circuits sont créés dans un dessin, puis ajoutés à une base de données de projet électrique. Les autres dessins peuvent ensuite référencer ces tableaux de distribution et ces circuits. Vous pouvez lier un dessin à une base de données de projet électrique, puis utiliser les tableaux de distribution et les circuits qu'il contient dans plusieurs autres dessins.


Vous pouvez créer des circuits aux différents stades du processus de conception (avant, pendant ou après l'ajout des tableaux de distribution). Si vous créez des circuits avant l'ajout de tableaux de distribution, vous pouvez les assigner une fois les tableaux de distribution ajoutés. Vous pouvez ajouter un ou plusieurs circuits à la fois.

---

**REMARQUE** Le gestionnaire de circuits peut rester ouvert pendant que vous travaillez dans vos dessins.

---

### Pour créer des circuits à l'aide du gestionnaire de circuits



- 1 Dans le dessin contenant ou destiné à contenir au moins un tableau de distribution, sélectionnez un appareil, puis cliquez sur l'onglet Appareil ► le groupe de fonctions Circuits ► la liste déroulante Gestionnaire de circuits ► Gestionnaire de circuits  .
- 2 Dans le volet gauche du gestionnaire de circuits, sélectionnez le tableau de distribution auquel vous souhaitez ajouter le ou les circuits.  
Si vous n'avez pas encore ajouté de tableau de distribution, sélectionnez Tous ou <Non attribué>. Les nouveaux tableaux de distribution sont automatiquement répertoriés sous <Non attribué>. Une fois les tableaux de distribution créés, vous pouvez



faire glisser les circuits référencés sous <Non attribué> et les déposer dans le tableau de distribution souhaité.


**Pour ajouter un circuit :**

**3** Les méthodes suivantes permettent d'ajouter un circuit à la fois :

- Cliquez sur  , (Créer un circuit) ou cliquez sur la flèche déroulante située en regard de l'icône Créer un circuit (  ) pour spécifier un type de circuit.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du tableau de distribution, puis choisissez Nouveau <type de circuit>.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le type de système (par exemple, Alimentation et éclairage) sous le nom du tableau de distribution, puis choisissez Nouveau circuit.

**Pour ajouter plusieurs circuits :**

**4** Les méthodes suivantes permettent d'ajouter plusieurs circuits à la fois :

- Cliquez sur  (Créer des circuits multiples).
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du tableau de distribution, puis choisissez Nouveau circuits multiples.

**5** Dans la zone Propriétés communes de la boîte de dialogue Créer des circuits multiples, renseignez les champs suivants :

- Tableau de distribution : si vous avez sélectionné un nom de tableau de distribution avant d'accéder à cette option, ce champ est désactivé. Si vous avez sélectionné <Non attribué>, sélectionnez un tableau de distribution dans la liste déroulante. Sélectionnez <Non attribué> si vous ne souhaitez pas affecter le circuit à un tableau de distribution à ce stade.
- Type de système : spécifiez le type de système des circuits.
- Système : spécifiez le système des circuits.

6 Dans la zone Propriétés de <type de système>, spécifiez le nombre de circuits unipolaires, bipolaires et tripolaires ainsi que les tensions correspondantes.

**Créer des circuits multiples**

**Propriétés communes**

Tableau de distribution: Non attribué

Type de système: Alimentation et éclairage

Système: Devc-Emergency

**Propriétés Alimentation et éclairage**

Nombre total de logements: 28

Logements ajoutés:

Nombre de circuits tripolaires:	0	0	Tension:	208
Nombre de circuits bipolaires:	2	4	Tension:	208
Nombre de circuits unipolaires:	24	24	Tension:	120

Nombre de circuits sans disjoncteurs: 0

Total: 28

**Description du circuit**

Lorsqu'un circuit est créé, le champ Description est vide. Vous pouvez spécifier ci-dessous une valeur par défaut:

Description des circuits avec disjoncteurs:  
RECHARGE

Description des circuits sans disjoncteurs:  
ESPACE

OK Annuler Aide

**REMARQUE** Après avoir ajouté de nouveaux circuits, mettez à jour les nomenclatures de tableaux de distribution dans votre dessin. Pour plus d'informations, voir [Mise à jour des nomenclatures de tableaux](#) (page 779).

## Configuration d'un circuit

Une fois [les circuits créés](#), configurez les propriétés correspondantes (par exemple, la tension, l'intensité nominale, la catégorie de charge et le système).

1 Ouvrez le dessin contenant les circuits et sélectionnez un appareil.

2 Cliquez sur l'onglet Appareil ► le groupe de fonctions Circuits ► la liste déroulante Gestionnaire de circuits ► Gestionnaire de circuits



3 Dans le volet gauche du gestionnaire de circuits, développez le tableau de distribution, développez la branche (par exemple, Alimentation et éclairage), puis sélectionnez le circuit à configurer. Pour modifier les propriétés de plusieurs circuits, sélectionnez la branche contenant ces circuits dans le volet gauche. Dans le volet droit, sélectionnez plusieurs lignes dans la liste des circuits en maintenant la touche MAJ ou CTRL enfoncée.

4 Cliquez deux fois sur le champ de propriété de circuit dans le volet droit.

5 Entrez les nouvelles informations ou sélectionnez une nouvelle propriété dans la liste.

Suivant le type de système, vous pouvez modifier les propriétés suivantes :

- Nom : spécifiez un nom respectant les [conventions d'attribution de nom](#) des nouveaux circuits à l'aide des préférences électriques.
- Description : généralement une brève description du type d'appareils et de la zone de construction associée au circuit.
- Système : définition du système électrique du circuit.
- Intensité nominale (Alimentation et éclairage uniquement)
- Tension (Alimentation et éclairage uniquement)

Le nombre d'appareils et la longueur du circuit sont calculés automatiquement lors de l'affectation des appareils aux circuits. Pour les circuits d'alimentation et d'éclairage, la charge totale est également calculée automatiquement.

La longueur du circuit est calculée uniquement si les appareils et les circuits sont stockés sur le même dessin. En principe, les appareils stockés dans un dessin sont assignés aux circuits stockés dans le fichier de la base de données du projet d'équipement électrique. Dans ce cas, la longueur du circuit affiche la valeur <Utilisé(s) dans plusieurs dessins> en permanence.

Lorsque vous affectez un ou plusieurs appareils à un circuit, certaines propriétés ne peuvent plus être modifiées. Pour reconfigurer les propriétés d'un circuit

affecté à des appareils, vous pouvez [modifier les appareils](#) en annulant l'affectation (définissez-les sur Non attribué), puis modifiez les propriétés de circuit souhaitées dans le gestionnaire de circuits. Vous pouvez également créer un circuit, configurer ses propriétés, puis assigner les appareils à ce nouveau circuit. Vous pouvez alors supprimer ou réutiliser l'ancien circuit.

Si vous avez défini un fichier de données de projet d'équipement électrique et que vous configurez un circuit également utilisé par les appareils d'autres dessins, vous êtes invité à ouvrir et à enregistrer les dessins affectés de manière à garantir la mise à jour des informations de circuit. Pour plus d'informations, voir [Base de données de projet d'équipement électrique](#) (page 578).

---


**IMPORTANT** Lorsque vous assignez un appareil d'alimentation et d'éclairage à un circuit, vérifiez que la tension et le nombre de pôles sont définis sur des valeurs inférieures ou égales à celles indiquées dans les paramètres du circuit. Si l'une des deux valeurs est supérieure à la valeur correspondante définie pour le circuit, l'affectation de l'appareil au circuit est impossible.

---


## Affichage des détails dans le gestionnaire des circuits

Le gestionnaire de circuits permet d'afficher les données et informations concernant les dessins de système électrique. Si vous avez défini une [base de données de projet d'équipement électrique](#), vous pouvez afficher les données de circuit dans les dessins liés. Si vous n'avez pas défini de base de données de projet d'équipement électrique, vous pouvez afficher les données de circuit dans le dessin en cours.

### Pour afficher les informations concernant un circuit

- 1 Dans le dessin, sélectionnez un appareil, puis cliquez sur l'onglet Appareil ► le groupe de fonctions Circuits ► la liste déroulante Gestionnaire de circuits ► Gestionnaire de circuits .
- 2 Dans le gestionnaire de circuits, développez le tableau de distribution, puis sélectionnez un type de système (par exemple, Alimentation et éclairage) pour afficher les propriétés de circuit.
- 3 Pour rechercher un tableau de distribution spécifique, saisissez son nom dans le volet gauche. Les propriétés de chaque circuit sont affichées dans le volet droit.

## Gestionnaire de circuits



- Pour afficher les circuits assignés à un tableau de distribution par type de système, développez l'entrée correspondant à ce tableau de distribution.
- Pour afficher les circuits correspondant à un type de système donné, développez l'entrée correspondant à ce type de système (par exemple, Alimentation et éclairage).


Si vous avez défini une base de données de projet d'équipement électrique, vous pouvez [modifier les paramètres de circuit](#) uniquement à partir du dessin en cours. Vous ne pouvez pas modifier les paramètres de circuit des autres dessins liés à la base de données du projet d'équipement électrique.


Le gestionnaire de circuits signale également les circuits d'alimentation et d'éclairage en surcharge (ceux-ci s'affichent alors en rouge). Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Affichage des informations de circuit](#) (page 719).

## Liaison de tableaux de distribution

Après avoir lié des tableaux de distribution, utilisez le gestionnaire de circuits pour transférer d'un tableau de distribution à l'autre la demande de charge totale de tableau et la puissance de charge installée totale de chaque catégorie de charge.

### Pour lier des tableaux de distribution définis dans le même dessin


- 1 Sélectionnez un tableau de distribution, puis cliquez sur l'onglet Tableau de distribution ► le groupe de fonctions Connexions ► Raccorder à un autre tableau de distribution  .
- 2 Dans la première boîte de dialogue Connexion entre les tableaux de distribution, sélectionnez le tableau qui sera alimenté depuis un autre tableau.
- 3 Dans la seconde boîte de dialogue Connexion entre les tableaux de distribution, sélectionnez la méthode de connexion à utiliser, puis cliquez sur OK.



Méthode de connexion	Action...
Disjoncteur du tableau de distribution	Le tableau de distribution est ajouté en tant que tableau de distribution secondaire au sein d'un circuit existant du tableau de distribution lié.
Bornes de passage	Le tableau de distribution est ajouté en tant que tableau de distribution secondaire au sein d'un circuit de borne de passage existant du tableau de distribution lié.
Cosses d'artère secondaire	Le tableau de distribution est ajouté en tant que tableau de distribution secondaire au sein d'un circuit de

Méthode de connexion	Action...
	cosses d'artère secondaire existant du tableau de distribution lié.
Disjoncteur secondaire	Le tableau de distribution est ajouté en tant que tableau de distribution secondaire au sein d'un circuit de disjoncteur secondaire dans le tableau de distribution lié.
Les tableaux de distribution sont raccordés par le biais d'un transformateur (les tableaux ont des tensions différentes)	Le tableau de distribution est raccordé par le biais d'un transformateur lorsque les tableaux ont des tensions différentes.

Le panneau secondaire (lié) apparaît sous la forme d'une entrée secondaire (avec mise en retrait) dans l'arborescence du volet gauche.



**REMARQUE** Si vous tentez de créer une référence circulaire en liant un tableau de distribution au tableau de distribution qui l'alimente, un symbole d'avertissement s'affiche.


**REMARQUE** Les tableaux de distribution ne peuvent être liés qu'à un seul tableau de distribution à la fois.

---

**REMARQUE** A chaque ajout ou suppression de circuits, vous devrez mettre à jour toutes les nomenclatures de tableau de distribution existantes. Voir la section [Mise à jour des nomenclatures de tableaux](#) (page 779)

---

#### Pour supprimer la liaison entre des tableaux de distribution

- Sélectionnez le tableau de distribution, puis cliquez sur l'onglet Tableau de distribution ➤ le groupe de fonctions Connexions ➤ Supprimer la connexion à .

---

**REMARQUE** Un tableau de distribution ne peut être connecté qu'une fois à l'aide des options Bornes de passage, Cosses d'artère secondaire ou Disjoncteur secondaire. L'option de disjoncteur s'utilise uniquement lorsque des circuits sont disponibles.

---

## Gestion des circuits dans un projet

La liste ci-dessous répertorie les principes de gestion des circuits d'un projet au fur et à mesure de la création et de l'élaboration des conceptions de systèmes électriques :

- La création d'un [fichier de base de données de projet d'équipement électrique](#) permet de gérer les circuits de l'ensemble des dessins d'un projet.
- La [création de circuits peut s'effectuer en même temps que l'ajout d'un tableau de distribution](#). Vous pouvez également ajouter un tableau et ajouter les circuits ultérieurement à l'aide de l'outil [Gestionnaire de circuits](#).
- La [configuration des paramètres de circuit](#) s'effectue uniquement dans le dessin contenant les circuits. Lorsqu'un circuit est assigné à un appareil, un certain nombre de ses paramètres ne peuvent plus être modifiés.
- La [configuration des charges des styles d'appareil](#) peut s'effectuer automatiquement lors de l'ajout des appareils aux dessins.
- L'[affectation des appareils aux circuits](#) peut s'effectuer pendant ou [après l'ajout des appareils](#).
- Le [rechargement de la base de données du projet d'équipement électrique](#) permet d'actualiser les données de circuit dans plusieurs dessins électriques.



- La [configuration des préférences électriques](#) permet de générer automatiquement des notifications en cas de surcharge des circuits d'alimentation et d'éclairage.
- Les [fonctions de vérification des circuits](#) permettent de consulter les données de circuit d'un appareil. Vous pouvez vérifier la connectivité du circuit et afficher les différents appareils assignés à un circuit.
- Au fur et à mesure de l'élaboration des conceptions, vous pouvez équilibrer les charges des tableaux de distribution en [déplaçant les circuits](#). Vous pouvez également faire glisser et déposer des circuits d'un tableau de distribution à l'autre.
- Les données de circuit permettent de [générer automatiquement des nomenclatures de tableaux](#).

## Création de systèmes électriques

AutoCAD MEP permet de créer des conceptions de systèmes électriques spécifiques (par exemple, des projets d'éclairage, des plans d'alimentation et des plans de télécommunications). Vous pouvez également créer des plans d'équipement électrique (par exemple, des tableaux de commande ou des générateurs d'urgence) et dessiner les réseaux de tubes IRO ou de chemins de câbles permettant de relier les équipements.

Lors de la création de projets d'éclairage, de plans d'alimentation et de plans de télécommunications, les appareils sont ajoutés au plan d'étage et reliés à l'aide d'un câblage. Les fonctions de tableaux de distribution et de circuit permettent d'assigner les appareils aux circuits. Les fonctions de circuit permettent également de gérer les charges des circuits l'alimentation et d'éclairage.

Lors de la création de plans d'équipement électrique, des pièces à vues multiples sont ajoutées au plan d'étage et les équipements sont reliés à l'aide de conduites de tube IRO ou de chemin de câbles.


## Ajout d'appareils

Une fois la référence externe (Xréf) de projet architectural attachée au dessin, la deuxième étape de la conception de systèmes électriques consiste en principe à positionner des [appareils](#) et des [tableaux de distribution](#). Vous pouvez d'abord positionner les appareils, puis les relier à l'aide de fils. Vous pouvez également


ajouter un appareil sur un fil, ce qui entraîne une rupture et la création de deux fils.

Lorsque vous ajoutez un appareil à un dessin, vous pouvez l'assigner à un circuit. Vous pouvez également le définir en tant qu'appareil non attribué et l'assigner à un stade ultérieur de la conception. Vous pouvez donc créer des circuits et les raccorder à tout moment aux appareils. Pour plus d'informations sur l'utilisation de circuits dans plusieurs dessins, voir [Utilisation des circuits](#) (page 627).


### Pour ajouter des appareils

- 1 Dans l'[espace de travail Équipement électrique](#), lancez la commande d'ajout en effectuant l'une des opérations suivantes :
  - Cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► Appareil  .
  - Ouvrez la palette d'outils des appareils, puis sélectionnez l'outil souhaité.  
Au besoin, faites défiler les objets jusqu'à l'outil de votre choix. Les objets créés à l'aide de ces outils sont associés à des propriétés prédéfinies. Il se peut par conséquent que certaines propriétés décrites dans cette procédure soient déjà spécifiées ou ne soient pas disponibles.
  - Entrez la commande **deviceadd**.


---

**REMARQUE** Dans la palette des propriétés, l'icône  indique qu'une propriété est disponible uniquement lors de l'ajout des appareils (elle ne l'est pas lors de la modification).

---



### Spécification des propriétés générales

- 2 Dans la palette des propriétés, le cas échéant, cliquez deux fois sur l'affichage de l'appareil pour ouvrir la boîte de dialogue de sélection de style.
- 3 Dans le champ Description, cliquez sur , saisissez la description de l'appareil, puis cliquez sur OK.

## Spécification des propriétés d'emplacement

4 Si vous avez sélectionné la méthode de positionnement Un par un, développez la section Emplacement, puis spécifiez la méthode d'alignement des appareils dans le champ Aligner sur les objets :

Type d'alignement	Procédure
Accrochage perpendiculaire d'un appareil à un objet	<p>Sélectionnez Oui.</p> <p>L'appareil peut être aligné perpendiculairement à un mur, une trame de faux-plafond, un contour d'espace, une ligne, une polyligne, une spline, un arc ou un cercle du dessin actif ou de la Xréf.</p> <hr/> <p><b>REMARQUE</b> Si vous ne parvenez pas à accrocher et à aligner correctement un appareil, effectuez un zoom avant sur la zone ou modifiez la taille du curseur carré d'accrochage automatique (AutoSnap). La taille d'ouverture détermine la limite de proximité par rapport au point d'accrochage avant verrouillage de l'aimant sur le point d'accrochage. Vous pouvez modifier cette taille dans l'onglet Dessin de la boîte de dialogue Options. Pour plus d'informations, voir Onglet Dessin (boîte de dialogue Options).</p> <hr/>
Alignement manuel de l'appareil	Sélectionnez Non.

---

**REMARQUE** Si vous sélectionnez la valeur Oui dans le champ Aligner sur les objets, l'appareil est inséré à l'aide du point d'insertion du bloc sous-jacent. L'appareil pivote de manière à s'aligner perpendiculairement à l'objet sélectionné pour l'accrochage. Par conséquent, vous ne pouvez pas spécifier de valeur de justification (page 173) dans la palette des propriétés, ni de valeur de rotation dans la ligne de commande.

Si vous avez sélectionné la méthode de positionnement Distance autour espace ou Quantité autour espace, la valeur du champ Aligner sur les objets est automatiquement définie sur Oui.

---

**5** Dans le champ Justification, sélectionnez le point de l'appareil à utiliser en tant que point d'insertion.

Vous pouvez sélectionner le point d'insertion du bloc de visualisation représentant l'appareil ou l'un des neuf autres points de l'appareil (par exemple, le point supérieur gauche ou le point central).

**6** Spécifiez une élévation en effectuant l'une des opérations suivantes :

- Dans le champ Élévation prédéfinie, sélectionnez une **élévation définie**.
- Dans le champ Élévation, saisissez une élévation.

Le point d'insertion des appareils doit être spécifié comme 0, car les appareils ont des vues 2D, voire 3D pour bon nombre d'entre eux, qui leur sont assignées. La propriété d'élévation de l'appareil (pas le point d'insertion) doit être utilisée pour assigner la vue 3D à l'élévation correcte. Suivez ces règles simples :

- La valeur Z des connexions doit toujours être définie en tant que 0.
- La valeur Z du point d'insertion doit être 0.
- Pour définir l'élévation de l'appareil sur une valeur différente de 0, servez-vous la propriété Élévation de l'appareil dans le groupe de fonctions Propriétés. Ce paramètre définit le décalage de l'appareil à partir du SCU actuel. L'objet s'affichera à l'élévation définie dans une vue 3D ou Iso.

La différence d'élévation des appareils, des fils et du tableau de distribution d'un circuit permet de calculer la longueur de ce

circuit. La longueur de circuit peut être calculée uniquement si le tableau de distribution et tous les appareils du circuit se trouvent sur le dessin actif.

### Spécification des propriétés avancées

- 7 Développez la section Avancé, développez Système, puis sélectionnez le système auquel appartient l'appareil dans le champ correspondant.

---

**REMARQUE** Le système assigné à l'appareil détermine ses propriétés d'affichage et le système assigné à la connexion électrique de l'appareil détermine les connexions susceptibles d'être effectuées. Pour plus d'informations sur les connexions, voir [Configuration des connexions d'un appareil](#) (page 652). Pour plus d'informations sur les systèmes, voir [Création de définitions de systèmes électriques](#) (page 597) et [Utilisation des systèmes](#) (page 147).

---

- 8 Développez Données de conception, puis indiquez l'ID de l'appareil dans le champ correspondant.  
L'ID correspond à un chiffre facultatif que vous pouvez assigner.
- 9 Développez Etiquette, puis sélectionnez l'étiquette à ancrer à l'objet dans le champ Insérer une étiquette.

La liste des étiquettes regroupe les étiquettes du dessin actif et, le cas échéant, l'étiquette spécifiée dans l'outil sélectionné.


Une étiquette correspond à un symbole permettant d'afficher les données d'un jeu de propriétés attaché à un objet. Un jeu de propriétés désigne un groupe de propriétés connexes (par exemple, la référence ou le nom du fabricant d'un composant) défini par l'utilisateur et pouvant être spécifié dans les propriétés d'un outil d'étiquette ou attaché manuellement à un objet à l'aide de l'onglet Données étendues de la palette des propriétés. Les étiquettes et les jeux de propriétés permettent d'annoter les dessins et de créer des nomenclatures de [documents de construction](#).

---


**CONSEIL** Au lieu d'ajouter individuellement et manuellement les étiquettes et les jeux de propriétés aux appareils dans la palette des propriétés, vous pouvez créer des outils permettant de les ajouter automatiquement lors de l'insertion des appareils. Pour plus d'informations, voir [Création d'outils pour le contenu basé sur des styles](#) (page 1326).

---

## Spécifications des propriétés de connexion

**10** Développez Avancé et Circuits, puis cliquez sur  (Propriétés électriques).

---

**REMARQUE** Vous pouvez modifier les propriétés électriques ultérieurement en procédant comme suit : sélectionnez un appareil dans le dessin, puis cliquez sur l'onglet Appareil ► le groupe de fonctions Circuits ► Propriétés du circuit  .

---

**11** Dans la fiche de travail Propriétés électriques, configurez les connexions (voir [Configuration des connexions d'un appareil](#) (page 652)).

## Insertion des appareils

**12** Si vous avez sélectionné la méthode de positionnement Distance autour espace ou Quantité autour espace, insérez les appareils comme suit :

- Dans le dessin, positionnez le curseur à l'emplacement du premier appareil. Cet emplacement doit se trouver sur un point de contour d'espace.
- Observez l'aperçu du positionnement de l'appareil et, si nécessaire, positionnez le curseur à un autre emplacement.
- Cliquez sur le dessin pour insérer les appareils.

**13** Si vous avez sélectionné la méthode de positionnement Un par un et que vous avez indiqué la valeur Oui dans le champ Aligner sur les objets, insérez les appareils comme suit :

- Pour insérer l'appareil sur un fil, entrez **w**, puis sélectionnez le fil souhaité. Sinon, passez à l'étape suivante.
- Accrochez l'appareil à un objet (par exemple, un mur) à l'aide des outils d'accrochage au niveau du point d'insertion souhaité, puis cliquez sur le dessin pour insérer l'appareil.
- Répétez les étapes précédentes pour insérer d'autres appareils définis sur les mêmes propriétés.

**14** Si vous avez sélectionné la méthode de positionnement Un par un et que vous avez indiqué la valeur Non dans le champ Aligner sur les objets, insérez les appareils comme suit :

- Pour insérer l'appareil sur un fil, entrez **w**, sélectionnez le fil souhaité, puis déplacez l'appareil sur le fil jusqu'à l'emplacement approprié. Sinon, passez à l'étape suivante.
- Cliquez sur le dessin pour spécifier le point d'insertion.
- Faites pivoter l'appareil en déplaçant le curseur ou en indiquant une valeur correspondant au nombre de degrés dans la ligne de commande, puis cliquez sur le dessin pour insérer l'appareil. Vous pouvez également appuyer sur la touche *ENTREE* pour accepter la rotation par défaut, puis cliquez sur le dessin.
- Répétez les étapes précédentes pour insérer d'autres appareils définis sur les mêmes propriétés.

**15** Modifiez les propriétés d'appareil dans la palette des propriétés, puis insérez d'autres appareils ou appuyez sur la touche *ENTREE* pour terminer la commande d'ajout.

---


**REMARQUE** Si vous avez défini un fichier de base de données de projet d'équipement électrique et que plusieurs dessins électriques sont ouverts, vous pouvez mettre à jour les différents dessins de manière à actualiser les informations de circuit en [rechargeant la base de données du projet d'équipement électrique](#). Par exemple, si vous ajoutez des appareils d'éclairage à un circuit stocké dans la base de données du projet d'équipement électrique, et qu'un dessin de plan d'alimentation utilisant des circuits associés au même tableau de distribution est ouvert, vous pouvez recharger la base de données du projet d'équipement électrique dans le dessin de plan d'alimentation de manière à actualiser les informations de circuit.

---

## Configuration des connexions d'un appareil

Lorsque vous ajoutez un appareil à un dessin, vous devez configurer les connexions correspondantes dans la fiche de travail Propriétés électriques. En principe, chaque appareil possède une seule connexion électrique.





La configuration d'une connexion électrique peut s'effectuer de deux méthodes :

- Assignez la connexion à un circuit. Si vous connaissez le circuit, vous pouvez le sélectionner. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez sélectionner différentes propriétés de tableau de distribution et de la connexion de manière à filtrer la liste des circuits disponibles, puis sélectionner le circuit souhaité.

Une fois le circuit sélectionné, la valeur de système ne peut plus être modifiée. Si le type de système de la connexion est Alimentation et éclairage, les valeurs de la tension et du nombre de pôles ne sont pas modifiables. Le verrouillage de ces valeurs permet d'empêcher toute modification non prise en charge par le circuit sélectionné. Vous pouvez ensuite configurer les propriétés de la connexion non verrouillées.

Lorsque vous ajoutez des appareils possédant des connexions affectées à un circuit, le circuit est mis à jour et le système vérifie la présence d'éventuelles surcharges par rapport à la charge et à la catégorie de charge des connexions. Les [préférences de circuit](#) permettent de configurer ou non la génération automatique de notifications système en cas de surcharge. Ces notifications permettent de savoir si d'autres appareils peuvent être ajoutés. Si vous surchargez un circuit, aucune autre notification n'est générée lors de la session de dessin.

- Configurez les propriétés de connexion, mais ne définissez aucune affectation à un circuit. Vous pourrez effectuer cette opération ultérieurement, lorsque vous aurez identifié le circuit à utiliser.


---


**REMARQUE** Si le style d'appareil ne permet pas de remplacer la valeur de propriété de la connexion, celle-ci est verrouillée, même si aucun circuit n'est assigné. Pour plus d'informations sur l'autorisation et l'interdiction du remplacement des valeurs, voir [Configuration des connexions des styles d'appareil](#) (page 605).

---

#### Pour configurer les connexions électriques d'un appareil

1 Effectuez d'abord l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► Appareil  .
- Ouvrez la palette d'outils des appareils, puis sélectionnez l'outil souhaité.
- Entrez la commande **deviceadd**.

2 Dans la palette des propriétés, développez Avancé, puis Circuits et cliquez sur  (Propriétés électriques).

---

**REMARQUE** Vous pouvez appliquer ces paramètres ultérieurement en procédant comme suit : sélectionnez un appareil dans le dessin, puis cliquez sur l'onglet Appareil ► le groupe de fonctions

Circuits ► Propriétés du circuit  .

---

La fiche de travail Propriétés électriques répertorie les connexions de l'appareil et affiche le type de système et la description de chaque connexion. Ces attributs d'appareil dépendent du style d'appareil. Pour les modifier, vous devez [modifier les connexions dans le style](#).

**3** Sous Connexion électrique, sélectionnez la connexion à configurer.

Les propriétés de la connexion sélectionnée s'affichent sous Propriétés de la connexion.

**Affectation de la connexion à un circuit (facultatif)**

**4** Si nécessaire, vous pouvez filtrer la liste des circuits disponibles :

Type de circuit	Opération
Circuits assignés à un tableau de distribution spécifique	Dans la liste déroulante Afficher les circuits du tableau de distribution, sélectionnez le tableau de distribution souhaité.
Circuits non assignés à un tableau de distribution	Dans la liste déroulante Afficher les circuits du tableau de distribution, sélectionnez Non attribué.
Circuits associés à un système spécifique	Sélectionnez le système souhaité dans le champ correspondant.
Circuits possédant un nombre spécifique de pôles	Sélectionnez le nombre de pôles souhaités dans le champ correspondant.
Circuits associés à une tension spécifique	Sélectionnez ou indiquez la tension souhaitée dans le champ correspondant.

Les propriétés des connexions sont décrites de manière plus détaillée dans la suite de cette procédure.

---

**REMARQUE** Les circuits répertoriés dans la liste Circuit sont ceux du dessin actif ou, le cas échéant, du [fichier de la base de données du projet d'équipement électrique](#). Les circuits disponibles correspondent aux circuits correspondants aux valeurs spécifiées dans les propriétés de connexion et dont le type de système est défini sur Général ou sur une valeur identique à celle de la connexion.

La charge actuelle s'affiche en regard du nom des circuits disponibles. Cette charge correspond à la charge totale du circuit pour l'ensemble des dessins associés, y compris le fichier de la base de données du projet d'équipement électrique.

---

5 Sélectionnez le circuit souhaité.

### Spécifications des propriétés de la connexion

6 Sous Valeurs, spécifiez les valeurs des propriétés de la connexion.

Propriété de la connexion	Description
Système	Système de la connexion. Si le type de système de la connexion est défini sur Général, vous pouvez sélectionner n'importe quel <a href="#">système électrique</a> défini dans le dessin. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez sélectionner les systèmes dont le type de système est identique (Alimentation et éclairage ou Autre).

Propriété de la connexion	Description
	<p><b>REMARQUE</b> Le système assigné à l'appareil détermine ses propriétés d'affichage et le système assigné à la connexion de l'appareil détermine les connexions autorisées. Si le type de système de la connexion est défini sur Alimentation et éclairage ou Autre, seuls les objets dont le type de système est identique peuvent être raccordés à la connexion. Si le type de système est défini sur Général, les objets de tous les types de système peuvent être raccordés à la connexion.</p>
Phase de charge 1 Phase de charge 2 Phase de charge 3	<p>Charge de la connexion. Cette propriété s'applique uniquement aux connexions dont le type de système est défini sur Alimentation et éclairage.</p> <p>Si le nombre de pôles est défini sur &lt;Indéfini&gt; ou 1, seule la propriété Phase de charge 1 peut être modifiée. Si le nombre de pôles est défini sur 2, les propriétés Phase de charge 1 et Phase de charge 2 peuvent être modifiées. Si le nombre de pôles est défini sur 3 ou sur &lt;Par circuit&gt;, les propriétés Phase de charge 1, Phase de charge 2 et Phase de charge 3 peuvent être modifiées.</p> <p>Vous pouvez entrer une valeur. Sinon, la valeur utilisée est celle définie dans le style.</p>


Propriété de la connexion	Description
Tension	<p>Tension de la connexion. Cette propriété s'applique uniquement aux connexions dont le type de système est défini sur Alimentation et éclairage.</p> <p>Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Saisir une valeur de tension</li> <li>■ Sélectionner une valeur parmi les <a href="#">tensions</a> définies dans le dessin et autorisées par nombre de pôles spécifié</li> <li>■ Sélectionner la valeur Par Circuit pour appliquer la valeur assignée au circuit (le cas échéant)</li> </ul>
Nombre de pôles	<p>Nombre de pôles de la connexion : 1, 2 ou 3. Cette propriété s'applique uniquement aux connexions dont le type de système est défini sur Alimentation et éclairage.</p> <p>Vous pouvez sélectionner un chiffre ou sélectionner la valeur Par Circuit pour appliquer la valeur assignée au circuit (le cas échéant).</p>
Catégorie de charge	<p>Catégorie de charge de la connexion. Cette propriété s'applique uniquement aux connexions dont le type de système est défini sur Alimentation et éclairage.</p> <p>La sélection inclut les <a href="#">catégories de charge</a> définies dans le dessin.</p>

Propriété de la connexion	Description
Sous-catégorie de charge	Sous-catégorie de charge de la connexion. Vous pouvez sélectionner Moteurs.
Valeur nominale maximum de surintensité (ampères)	A définir ultérieurement.
Facteur de puissance	A définir ultérieurement.
Lorsque vous spécifiez des valeurs de propriété de connexion, les informations répertoriées dans la colonne Valeur définie par sont mises à jour en conséquence :	
Si...	la colonne Valeur définie par affiche...
la valeur de propriété correspond à la valeur spécifiée dans le style d'appareil	Style par défaut
la valeur de propriété ne correspond pas à la valeur spécifiée dans le style d'appareil	Remplacement de style
aucune valeur n'est spécifiée dans le style d'appareil	une valeur vide
la valeur de la propriété est définie sur Par circuit dans le style d'appareil ou dans la connexion actuellement sélectionnée	Circuit

## Exemple : alignement d'un appareil sur une géométrie de plan d'étage

Dans cet exemple, vous allez ajouter une prise de courant et l'aligner sur le mur.


- 1 Dans un nouveau dessin, [attachez ou superposez un dessin](#) de plan d'étage architectural.

- 2 Dans l'espace de travail **Équipement électrique**, ouvrez la palette d'outils **Appareil d'alimentation et d'éclairage**, puis sélectionnez une prise de courant.
  - 3 Si nécessaire, dans la palette des propriétés, modifiez le style de la prise de courant à ajouter :
    - Développez la section **De base**, puis dans la barre **Général**, cliquez sur .
    - Dans le volet gauche de la fiche de travail **Sélectionner un tableau de distribution**, recherchez le dessin contenant le style.
    - Dans le volet droit, sélectionnez le style, puis cliquez sur **OK**.
  - 4 Développez la section **Présentation**, puis dans la liste déroulante **Méthode de positionnement**, sélectionnez **Un par un**.
  - 5 Développez la section **Emplacement**, puis dans le champ **Aligner sur les objets**, sélectionnez **Oui**.
- La prise de courant s'aligne sur l'objet sélectionné pour l'accrochage. L'accrochage et l'alignement peuvent s'effectuer par rapport à un mur, une trame de faux-plafond, un contour d'espace, une ligne, une polyligne, une spline, un arc ou un cercle du dessin actif ou de la référence externe (Xréf).
- 6 Dans le dessin, effectuez un accrochage sur le mur, au niveau du point d'insertion souhaité, puis cliquez sur le dessin pour indiquer le point.

---

**CONSEIL** Lorsque vous devez spécifier un point, vous pouvez activer temporairement l'accrochage à un objet en saisissant les trois premiers caractères du nom correspondant. Cette opération permet d'indiquer un accrochage aux objets temporaire pour la définition d'un autre type d'accrochage (par exemple, l'accrochage **Proche**, qui permet d'accrocher un appareil au niveau du point le plus proche d'un objet).

---





---

**REMARQUE** Si vous ne parvenez pas à accrocher et à aligner correctement un appareil, effectuez un zoom avant sur la zone ou modifiez la taille du curseur carré d'accrochage automatique (AutoSnap). La taille d'ouverture détermine la limite de proximité par rapport au point d'accrochage avant verrouillage de l'aimant sur le point d'accrochage. Vous pouvez modifier cette taille dans l'onglet Dessin de la boîte de dialogue Options. Pour plus d'informations, voir Onglet Dessin (boîte de dialogue Options).

---

7 Appuyez sur la touche *ENTREE*.

---

**REMARQUE** Pour plus d'informations sur l'ajout d'appareils et la configuration des propriétés correspondantes, voir [Ajout d'appareils](#) (page 645).


---

## Exemple : ajout d'appareils à des intervalles de distance spécifiques

Dans cet exemple, vous allez ajouter des prises de courant à une pièce à des intervalles de distance spécifiques. Vous allez spécifier le point d'insertion du premier appareil sur un contour d'espace créé pour la pièce. Tous les appareils seront alors alignés sur le contour.

- 1 Dans un nouveau dessin, [attachez ou superposez un dessin](#) de plan d'étage architectural.
- 2 [Activez une configuration d'affichage électrique](#).
- 3 Si le dessin du plan d'étage ne contient pas d'espace, générez un espace de pièce en effectuant la procédure ci-dessous :
  - Ouvrez la palette d'outils d'appareils d'alimentation et d'éclairage, puis sélectionnez l'outil d'espace.



- Dans la zone de dessin, indiquez un point dans la pièce, puis appuyez sur la touche *ENTREE*.




---

**REMARQUE** Par défaut, les configurations d'affichage électrique utilisent la représentation d'affichage réfléchi atténué pour les objets d'espace. Cette représentation d'affichage permet d'afficher les contours d'espaces dans les dessins, mais ajoute les espaces dans un calque non défini pour le traçage. Cette représentation n'est utilisée par aucune autre configuration d'affichage. Pour plus d'informations sur le système d'affichage, voir [Modes d'affichage dans AutoCAD MEP](#) (page 225).

---

- 4 Dans la palette d'outils d'appareils d'alimentation et d'éclairage, sélectionnez un outil de prise de courant.
- 5 Si nécessaire, dans la palette des propriétés, modifiez le style de la prise de courant à ajouter :
  - Développez la section De base, puis dans la barre Général, cliquez sur .
  - Dans le volet gauche de la fiche de travail Sélectionner un tableau de distribution, recherchez le dessin contenant le style.
  - Dans le volet droit, sélectionnez le style, puis cliquez sur OK.
- 6 Développez la section Présentation, puis dans la liste déroulante Méthode de positionnement, sélectionnez Distance autour espace.
- 7 Saisissez une valeur dans le champ Distance entre.  
Vous pouvez également effectuer cette opération en cliquant sur , puis en spécifiant deux points sur le dessin.

- 8** Dans le dessin, positionnez le curseur à l'emplacement du premier appareil. Cet emplacement doit se trouver sur un point de contour d'espace.



---

**REMARQUE** Si aucun contour d'espace n'est détecté, vous pouvez néanmoins insérer des appareils et les aligner automatiquement. Vous devrez pour cela spécifier manuellement et individuellement l'emplacement des appareils.

---

- 9** Observez l'aperçu du positionnement de la prise de courant et, si nécessaire, positionnez le curseur à un autre emplacement de l'équipement.


---

**REMARQUE** La palette des propriétés affiche le nombre d'appareils. Cette propriété en lecture seule est modifiée lors de l'affichage de l'aperçu.

---

- 10** Insérez les prises de courant en cliquant sur le dessin, puis appuyez sur la touche *ENTREE* pour mettre fin à la commande.
- 11** Suivant le positionnement et les spécificités de votre conception, vous devrez peut-être modifier très légèrement les prises de

courant. Par exemple, vous devrez peut-être déplacer ou supprimer la dernière prise de courant ajoutée le long du contour.



---

**REMARQUE** Pour plus d'informations sur l'ajout d'appareils et la configuration des propriétés correspondantes, voir [Ajout d'appareils](#) (page 645).


---

## Exemple : ajout d'un nombre d'appareils spécifique

Dans cet exemple, vous allez ajouter un nombre spécifique de prises téléphoniques à une pièce. Vous allez spécifier le point d'insertion de la première prise sur un contour d'espace créé pour la pièce. Toutes les prises seront alors alignées sur le contour.

- 1 Dans un nouveau dessin, [attachez ou superposez un dessin](#) de plan d'étage architectural.
- 2 [Activez une configuration d'affichage électrique](#).
- 3 Si le dessin du plan d'étage ne contient pas d'espace, générez un espace de pièce en effectuant la procédure ci-dessous :
  - Ouvrez la palette d'outils d'appareils de communication et de sécurité incendie, puis sélectionnez l'outil d'espace.


- Dans la zone de dessin, indiquez un point dans la pièce, puis appuyez sur la touche *ENTREE*.




---

**REMARQUE** Par défaut, les configurations d'affichage électrique utilisent la représentation d'affichage réfléchi atténué pour les objets d'espace. Cette représentation d'affichage permet d'afficher les contours d'espaces dans les dessins, mais ajoute les espaces dans un calque non défini pour le traçage. Cette représentation n'est utilisée par aucune autre configuration d'affichage. Pour plus d'informations sur le système d'affichage, voir [Modes d'affichage dans AutoCAD MEP](#) (page 225).

---

- 4 Dans la palette d'outils d'appareils de communication et de sécurité incendie, sélectionnez un outil téléphonique.
- 5 Si nécessaire, dans la palette des propriétés, modifiez le style de la prise téléphonique à ajouter :
  - Développez la section De base, puis dans la barre Général, cliquez sur .
  - Dans le volet gauche de la fiche de travail Sélectionner un tableau de distribution, recherchez le dessin contenant le style.
  - Dans le volet droit, sélectionnez le style, puis cliquez sur OK.

- 6 Développez la section Présentation, puis dans la liste déroulante Méthode de positionnement, sélectionnez Quantité autour espace.
- 7 Indiquez une valeur numérique dans le champ Nombre d'appareils.
- 8 Dans le dessin, positionnez le curseur à l'emplacement du premier appareil. Cet emplacement doit se trouver sur un point de contour d'espace.



---

**REMARQUE** Si aucun contour d'espace n'est détecté, vous pouvez néanmoins insérer des appareils et les aligner automatiquement. Vous devrez pour cela spécifier manuellement et individuellement l'emplacement des appareils.

---


- 9 Observez l'aperçu des prises téléphoniques et, si nécessaire, positionnez le curseur à un autre emplacement de l'équipement.

---

**REMARQUE** La palette des propriétés affiche la distance séparant les différents équipements. Cette propriété en lecture seule est modifiée lors de l'affichage de l'aperçu.

---

**10** Insérez les prises téléphoniques en cliquant sur le dessin, puis appuyez sur la touche *ENTREE* pour mettre fin à la commande.



---

**REMARQUE** Pour plus d'informations sur l'ajout d'appareils et la configuration des propriétés correspondantes, voir [Ajout d'appareils](#) (page 645).


---

## Exemple : insertion d'un appareil sur un fil


Dans cet exemple, vous allez insérer sectionneur de service sur un fil.

- 1** Ouvrez la palette d'outils d'appareils d'alimentation et d'éclairage, puis sélectionnez un outil de section.
- 2** Dans la palette des propriétés, développez De base, puis Présentation.
- 3** Dans la liste déroulante Méthode de positionnement, sélectionnez Un par un.
- 4** Développez la section Emplacement, puis dans le champ Aligner sur les objets, sélectionnez Non.  
Vous pouvez dès faire pivoter l'appareil manuellement dans le dessin.
- 5** Pour [Justification](#) (page 173), sélectionnez Centre.

- 6 Entrez **w**, puis dans le dessin, sélectionnez le fil sur lequel vous souhaitez insérer l'appareil.
- 7 Déplacez l'appareil le long du fil jusqu'à l'emplacement souhaité, puis cliquez dans le dessin pour spécifier le point d'insertion.



- 8 Positionnez correctement le symbole en le faisant pivoter.



- 9 Cliquez dans le dessin pour insérer l'appareil, puis appuyez sur la touche *ECHAP*.



---

**CONSEIL** Vous pouvez également insérer un appareil sur un fil et aligner cet appareil perpendiculairement à l'objet d'accrochage. Ce type d'insertion s'utilise notamment lorsque vous souhaitez définir une coupure dans un fil et, par exemple, ajouter une prise de courant et l'aligner sur un mur. Pour plus d'informations, voir [Ajout d'appareils](#) (page 645).

---

## Ajout de tableaux de distribution

Une fois la référence externe (Xréf) de projet architectural attachée au dessin, la deuxième étape de la conception de systèmes électriques consiste en principe à positionner des [tableaux de distribution](#) ou des [appareils](#).

Lorsque vous ajoutez un tableau de distribution, vous pouvez créer et lui assigner simultanément un ou plusieurs circuits. Vous pouvez également créer ces circuits avant ou après l'ajout des tableaux de distribution ou des appareils à l'aide du [gestionnaire de circuits](#).




---

**IMPORTANT** Pour utiliser un tableau de distribution et les différents circuits qui lui sont assignés dans plusieurs dessins, créez un [fichier de base de données du projet d'équipement électrique](#), puis liez les dessins à ce fichier.


---

### Pour ajouter des tableaux de distribution

1 Effectuez d'abord l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► Tableau de distribution  .
- Ouvrez la palette d'outils des tableaux de distribution, puis sélectionnez l'outil souhaité.  
Au besoin, faites défiler les objets jusqu'à l'outil de votre choix. Les objets créés à l'aide de ces outils sont associés à des propriétés prédéfinies. Il se peut par conséquent que certaines propriétés décrites dans cette procédure soient déjà spécifiées.
- Entrez la commande **paneladd**.

---

**REMARQUE** Dans la palette des propriétés, l'icône  indique qu'une propriété est disponible uniquement lors de l'ajout des tableaux de distribution (elle ne l'est pas lors de la modification).

---

### Spécification des propriétés générales

2 Dans la palette des propriétés, spécifiez ou modifiez si nécessaire le tableau de distribution à ajouter en sélectionnant un style de tableau :

---

#### Emplacement du tableau de distribution Action...


---

Dessin actif

Développez la section De base, puis sélectionnez un style dans le champ correspondant.

---

Dessin du répertoire défini en tant qu'[emplacement de contenu par défaut pour les tableaux électriques](#) ou dessin de style spécifié dans les propriétés de l'outil sélectionné

Dans la barre Général, cliquez sur  . Dans le volet gauche de la fiche de travail Sélectionner un tableau de distribution, recherchez le dessin contenant le style, puis sélectionnez-le. Dans le volet

Emplacement du tableau de distribution	Action...
	droit, sélectionnez le style, puis cliquez sur OK.

3 Entrez la description du tableau de distribution dans le champ correspondant.

#### Spécification des propriétés d'emplacement

4 Développez la section Emplacement, puis spécifiez la méthode d'alignement du tableau de distribution dans le champ Aligner sur les objets :

Type d'alignement	Procédure
Accrochage perpendiculaire d'un tableau de distribution à un objet	Sélectionnez Oui. Le tableau de distribution peut être aligné perpendiculairement à un mur, un contour d'espace, une ligne, une polyligne, une spline, un arc ou un cercle du dessin actif ou de la Xréf.
Alignement manuel du tableau de distribution	Sélectionnez Non.

**REMARQUE** Si vous sélectionnez la valeur Oui dans le champ Aligner sur les objets, le tableau de distribution est inséré à l'aide du point d'insertion du bloc sous-jacent. L'appareil pivote de manière à s'aligner perpendiculairement à l'objet sélectionné pour l'accrochage. Par conséquent, vous ne pouvez pas spécifier de valeur de justification (page 173) dans la palette des propriétés, ni de valeur de rotation dans la ligne de commande.

5 Dans le champ Justification, sélectionnez le point du tableau de distribution à utiliser en tant que point d'insertion.

Vous pouvez sélectionner le point d'insertion du bloc de visualisation représentant le tableau de distribution ou l'un des neuf autres points de tableau de distribution (par exemple, le point supérieur gauche ou le point central).

**6** Spécifiez une élévation en effectuant l'une des opérations suivantes :

- Dans le champ Elévation prédéfinie, sélectionnez une [élévation définie](#).
- Dans le champ Elévation, saisissez une élévation.

La différence d'élévation des appareils, des fils et du tableau de distribution d'un circuit permet de calculer la longueur de ce circuit. La longueur de circuit peut être calculée uniquement si le tableau de distribution et tous les appareils du circuit se trouvent sur le dessin actif.

### Spécification des propriétés avancées

**7** Développez la section Avancé, développez Système, puis sélectionnez le système auquel appartient le tableau de distribution dans le champ correspondant.

Pour plus d'informations sur les systèmes, voir [Création de définitions de systèmes électriques](#) (page 597) et [Utilisation des systèmes](#) (page 147).

**8** Développez la section Données de conception, puis entrez un nom de tableau de distribution unique dans le champ.

**9** Indiquez l'intensité nominale du tableau de distribution dans le champ correspondant.

**10** Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante Tension phase-neutre. La liste des tensions correspond aux valeurs définies sous Préférences électriques - Définitions des tensions.

**11** Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante Tension phase-phase. La liste des tensions correspond aux valeurs définies sous Préférences électriques - Définitions des tensions.

**12** Sélectionnez le nombre de phases (une ou trois) dans le champ Phases.

**13** Sélectionnez le nombre de fils (trois ou quatre) dans le champ Fils.

**14** Dans le champ Type principal de tableau, sélectionnez Bornes secteur uniquement (MLO) ou Disjoncteur principal (MCB).

**15** Dans le champ Taille principale (ampères), entrez la taille principale.

**16** Dans le champ Capacité théorique, entrez la capacité théorique.

**17** Dans le champ Type de tableau de distribution, sélectionnez ANSI ou ISO.

**18** Dans le champ Type de boîtier, entrez un type de boîtier.

**19** Dans le champ Montage, sélectionnez En surface, Encastré ou Plancher.


**20** Dans le champ Capacité d'interruption asymétrique, entrez une valeur d'intensité.


**21** Dans le champ Alimentation depuis, entrez les informations de provenance de l'alimentation.

**22** Dans le champ Notes, entrez vos remarques éventuelles.

**Création d'un ou plusieurs circuits pour le tableau de distribution (facultatif)**

**23** Si vous ne souhaitez pas créer de circuit, ignorez cette section et passez à la section décrivant l'insertion du tableau de distribution. Sinon, développez Circuits, puis dans le champ Créer des circuits, sélectionnez Oui.

24 Cliquez sur le bouton  situé en regard du champ Paramètres du circuit.



25 Dans le champ Type de système de la fiche de travail Paramètres du circuit, sélectionnez le type de système des circuits créés : Alimentation et éclairage, Général ou Autre.

---

**REMARQUE** Si vous sélectionnez le type de système Alimentation et éclairage ou Autre, le type de système des connexions associées aux objets électriques du dessin doit être identique. Pour autoriser la connexion d'appareil indépendamment du type de système, sélectionnez le type de système Général. Le type de système Général permet de raccorder des objets de types de système différents. Pour plus d'informations, voir [Circuits](#) (page 577).

---

**26** Sélectionnez le système électrique des circuits dans le champ Système.

**27** Spécifiez les autres propriétés de circuit. Ces propriétés varient en fonction du type de système du circuit :

Type de système	Action
Alimentation et éclairage	<p>Effectuez la procédure suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Indiquez le nombre total de logements du tableau de distribution.</li><li>■ Indiquez le nombre de circuits unipolaires, bipolaires et tripolaires à créer. La création de circuits tripolaires est uniquement possible si vous avez sélectionné la valeur 3 dans le champ Phases de la palette des propriétés.</li><li>■ Pour chaque type de circuit à créer (unipolaire, bipolaire et tripolaire), sélectionnez une tension. Vous pouvez sélectionner une valeur parmi les <b>tensions</b> définies dans le dessin et autorisées par le nombre de pôles.</li></ul> <p><b>REMARQUE</b> Si le nombre de circuits unipolaires, bipolaires et tripolaires est inférieur au nombre de logements, les circuits restants sont créés avec une valeur d'intensité nominale de 0.</p>
Général ou Autre	Indiquez le nombre de circuits à créer dans le champ correspondant.

**28** Dans le champ Description du circuit, indiquez la description des circuits avec et sans disjoncteur qui s'affiche dans le gestionnaire de circuits lors de la création de circuits.

## Insertion des tableaux de distribution

29 Dans le dessin, insérez le tableau de distribution comme suit :


Valeur sélectionnée dans le champ Aligner sur les objets	Action
Oui	<p>Accrochez le tableau de distribution à un objet (par exemple, un mur) à l'aide des outils d'accrochage au niveau du point d'insertion souhaité, puis cliquez sur le dessin pour insérer le tableau.</p> <hr/> <p><b>REMARQUE</b> Si vous ne parvenez pas à accrocher et à aligner correctement un appareil, effectuez un zoom avant sur la zone ou modifiez la taille du curseur carré d'accrochage automatique (AutoSnap). La taille d'ouverture détermine la limite de proximité par rapport au point d'accrochage avant verrouillage de l'aimant sur le point d'accrochage. Vous pouvez modifier cette taille dans l'onglet Dessin de la boîte de dialogue Options. Pour plus d'informations, voir Onglet Dessin (boîte de dialogue Options).</p> <hr/>
Non	<p>Effectuez la procédure suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Cliquez sur le dessin pour spécifier le point d'insertion.</li><li>■ Faites pivoter le tableau de distribution en déplaçant le curseur ou en indiquant une valeur correspondant au nombre de degrés dans la ligne de commande, puis cliquez sur le dessin pour in-</li></ul>

Valeur sélectionnée dans le champ Aligner sur les objets	Action
	sérer le tableau de distribution. Vous pouvez également appuyer sur la touche <i>ENTREE</i> pour accepter la rotation par défaut, puis cliquez sur le dessin.

- 30 Répétez les étapes précédentes pour insérer d'autres tableaux de distribution définis sur les mêmes propriétés.
- 31 Modifiez les propriétés de tableau de distribution dans la palette des propriétés, puis insérez d'autres tableaux de distribution ou appuyez sur la touche *ENTREE* pour terminer la commande d'ajout.

**Liaison du tableau de distribution à un tableau de distribution existant (facultatif)**


- 32 Si vous ne souhaitez pas effectuer cette opération, passez directement à la section suivante. Sinon, sélectionnez le tableau de distribution, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez .
- 33 Sélectionnez le tableau de distribution avec lequel vous souhaitez définir une connexion, puis cliquez sur OK.



**REMARQUE** Les connexions valides s'affichent en gras.




34 Sélectionnez la méthode de connexion à utiliser, puis cliquez sur OK.




Méthode de connexion	Action...
Disjoncteur du tableau de distribution	Le tableau de distribution est ajouté en tant que tableau de distribution secondaire au sein d'un circuit existant du tableau de distribution lié.
Bornes de passage	Le tableau de distribution est ajouté en tant que sous-tableau de distribution au sein d'un circuit de borne de passage existante du tableau de distribution lié.
Cosses d'artère secondaire	Le tableau de distribution est ajouté en tant que tableau de distribution secondaire au sein d'un circuit de cosses d'artère secondaire existant du tableau de distribution lié.
Disjoncteur secondaire	Le tableau de distribution est ajouté en tant que tableau de distribution secondaire au sein d'un circuit de disjoncteur secondaire existant du tableau de distribution lié.
Les tableaux de distribution sont raccordés par le biais d'un transformateur	Le tableau de distribution est raccordé par le biais d'un transformateur

Méthode de connexion	Action...
mateur (les tableaux ont des tensions différentes)	lorsque les tableaux ont des tensions différentes.

**REMARQUE** Pour supprimer la liaison à un tableau de distribution, sélectionnez ce dernier, cliquez sur l'onglet Tableau de distribution ► le groupe de fonctions Connexions ► Supprimer la connexion à .

## Exemple : alignement d'un tableau de distribution sur une géométrie de plan d'étage

Dans cet exemple, vous allez ajouter un tableau de distribution et l'aligner sur le mur.

- 1 Dans un nouveau dessin, [attachez ou superposez un dessin](#) de plan d'étage architectural.
- 2 Dans l'[espace de travail Equipement électrique](#), ouvrez la palette d'outils Tableau de distribution et sélectionnez un outil de tableau de distribution.
- 3 Si nécessaire, dans la palette des propriétés, modifiez le style du tableau de distribution à ajouter :
  - Développez la section De base, puis dans la barre Général, cliquez sur .
  - Dans le volet gauche de la fiche de travail Sélectionner un tableau de distribution, recherchez le dessin contenant le style.
  - Dans le volet droit, sélectionnez le style, puis cliquez sur OK.
- 4 Développez la section Emplacement, puis dans le champ Aligner sur les objets, sélectionnez Oui.


Le tableau de distribution s'aligne sur l'objet sélectionné pour l'accrochage. L'accrochage et l'alignement peuvent s'effectuer par rapport à un mur, un contour d'espace, une ligne, une polyligne, une spline, un arc ou un cercle du dessin actif ou de la référence externe (Xréf).

5 Dans le dessin, effectuez un accrochage sur le mur, au niveau du point d'insertion souhaité, puis cliquez sur le dessin pour indiquer le point.

---

**CONSEIL** Lorsque vous devez spécifier un point, vous pouvez activer temporairement l'accrochage à un objet en saisissant les trois premiers caractères du nom correspondant. Cette opération permet d'indiquer un accrochage aux objets temporaire pour la définition d'un autre type d'accrochage (par exemple, l'accrochage Proche, qui permet d'accrocher un appareil au niveau du point le plus proche d'un objet).

---



---

**REMARQUE** Si vous ne parvenez pas à accrocher et à aligner correctement un appareil, effectuez un zoom avant sur la zone ou modifiez la taille du curseur carré d'accrochage automatique (AutoSnap). La taille d'ouverture détermine la limite de proximité par rapport au point d'accrochage avant verrouillage de l'aimant sur le point d'accrochage. Vous pouvez modifier cette taille dans l'onglet Dessin de la boîte de dialogue Options. Pour plus d'informations, voir Onglet Dessin (boîte de dialogue Options).

---


6 Appuyez sur la touche *ENTREE*.

---

**REMARQUE** Pour plus d'informations sur l'ajout de tableaux de distribution et la configuration des propriétés correspondantes, voir [Ajout de tableaux de distribution](#) (page 668).


---

## Copie d'appareils et de tableaux de distribution

Les poignées d'alignement (  ) permettent de copier des appareils et des tableaux de distribution. Contrairement à la commande de copie d'AutoCAD, les poignées permettent d'aligner la copie perpendiculairement à l'objet.

sélectionné pour l'accrochage (par exemple, un mur ou une trame de faux-plafond).

Par défaut, les poignées d'alignement s'affichent au niveau des points de connexion des appareils et des tableaux de distribution. Toutefois, vous pouvez activer d'autres poignées en cliquant sur la poignée Affichage de tous les points d'insertion. Les poignées supplémentaires se trouvent au niveau des points de justification disponibles lors de l'ajout des appareils et des tableaux de distribution (par exemple, En haut à gauche, En bas au centre et Point d'insertion). Dans l'image ci-dessous, une prise de courant illustre la poignée d'alignement par défaut ; l'autre prise affiche également les poignées supplémentaires.



**REMARQUE** Lorsque vous copiez simultanément plusieurs appareils ou plusieurs tableaux de distribution à l'aide des poignées d'alignement, sélectionnez une poignée de référence sur l'un d'entre eux (l'appareil de référence ou le tableau de distribution de référence). Si vous alignez la copie de l'appareil de référence ou du tableau de distribution de référence sur un objet, les autres copies héritent du même angle de rotation. Ces copies conservent également leur position par rapport à la copie de référence.

#### Pour copier un appareil ou un tableau de distribution

- 1 Sélectionnez l'appareil ou le tableau de distribution à copier.
- 2 Sélectionnez la poignée d'alignement à utiliser pour l'insertion de la copie :

Point de référence pour l'insertion de la copie	Opération
Point de connexion électrique	Sélectionnez la poignée par défaut.
Autre point de l'appareil ou du tableau de distribution	Cliquez sur la poignée Affichage de tous les points d'insertion, puis sélectionnez une poignée.

---

**REMARQUE** Pour copier simultanément plusieurs appareils ou plusieurs tableaux de distribution, maintenez la touche *MAJ* enfoncée et sélectionnez la même poignée d'alignement sur les différents appareils ou tableaux de distribution à copier. Ensuite, sur l'un des appareils ou des tableaux de distribution, sélectionnez à nouveau la poignée à utiliser en tant que poignée de référence.

---

**3** Spécifiez le type d'alignement de la copie :

Type d'alignement	Procédure
Accrochage perpendiculaire de la copie à un objet	Passez à l'étape suivante. Lorsque vous sélectionnez une poignée d'alignement, ce comportement est activé par défaut.  <b>REMARQUE</b> La copie peut être alignée perpendiculairement à un mur, une trame de faux-plafond, un contour d'espace, une ligne, une polyligne, une spline, un arc ou un cercle du dessin actif ou de la référence externe (Xréf).
Positionnement de la copie suivant l'angle de rotation de l'appareil ou du tableau de distribution d'origine	Appuyez sur la touche <i>CTRL</i> . Le comportement d'alignement est alors désactivé. Vous pouvez néanmoins accrocher la copie à un objet.

**4** Entrez la commande *c* (copier).

**5** Copiez l'appareil ou le tableau de distribution :

Méthode de spécification du point de base	Procédure
Utilisation du point de la poignée de référence en tant que point de base de la copie	Indiquez le second point (point d'insertion de la copie) en effectuant l'une des opérations suivantes :

Méthode de spécification du point de base	Procédure
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Désignez un point dans le dessin (Par exemple, un point de mur.)</li> <li>■ Saisissez les coordonnées, puis appuyez sur la touche <i>ENTREE</i>.</li> </ul>
Spécification du point de base, puis du second point	Entrez la commande <b>b</b> (point de base), indiquez le point de base, puis désignez le second point.

**REMARQUE** Si vous ne parvenez pas à accrocher et à aligner correctement un appareil, effectuez un zoom avant sur la zone ou modifiez la taille du curseur carré d'accrochage automatique (AutoSnap). La taille d'ouverture détermine la limite de proximité par rapport au point d'accrochage avant verrouillage de l'aimant sur le point d'accrochage. Vous pouvez modifier cette taille dans l'onglet Dessin de la boîte de dialogue Options. Pour plus d'informations, voir Onglet Dessin (boîte de dialogue Options).


**6** Répétez les étapes précédentes pour positionner d'autres copies.

**7** Appuyez sur la touche *ECHAP*.


**REMARQUE** Lorsqu'un appareil est copié, les charges du circuit augmentent. La commande REGEN permet de mettre à jour une nomenclature de tableau de distribution pour ce circuit. Si la nouvelle charge dépasse la limite de la catégorie de charge, il sera nécessaire d'ajouter une ligne à la nomenclature de tableau de distribution. Une ligne traversant la nomenclature de tableau de distribution en diagonale indique qu'elle est obsolète. Pour plus d'informations, voir [Mise à jour des nomenclatures de tableaux](#) (page 779).

## Exemple : copie d'un appareil


Dans cet exemple, une prise de courant est copiée à deux emplacements d'une pièce.




Sélectionnez l'appareil.



Cliquez sur la poignée Affichage de tous les points d'insertion




Sélectionnez la poignée d'alignement.




Milieu  
Alignement automatique ACTIVE

Tapez c, puis placez la copie.



Proche  
Alignement automatique ACTIVE

Placez la copie suivante.




Résultat

## Exemple : copie d'un tableau de distribution


Dans cet exemple, un tableau de distribution encastré est copié et aligné sur un autre emplacement du même mur.




Sélectionnez le tableau de distribution.



Cliquez sur la poignée Affichage de tous les points d'insertion.



Sélectionnez la poignée d'alignement.



Tapez c, puis placez la copie.



Résultat



## Ajout de fils

La connexion de fils aux appareils permet d'obtenir une représentation graphique des circuits. Toutefois, l'ajout de fils n'est pas nécessaire à l'affectation d'appareils aux circuits et à l'affichage des charges électriques.

L'ajout de fils sans assigner les appareils aux circuits peut également s'avérer utile, notamment lors de la phase de conception préliminaire, lorsque les spécifications ne sont pas définies.

## Dessin ou génération de fils

Pour ajouter des fils, vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :

- Dessiner les fils manuellement à l'aide d'un outil de fil ou de la poignée d'ajout (+) d'un appareil électrique.
- Générer les fils à l'aide d'une commande. Dans ce cas, vous devez spécifier un circuit dans les propriétés de fils.

Si vous ajoutez les appareils à un circuit lors de la connexion aux fils, le circuit est mis à jour et le système vérifie la présence d'éventuelles surcharges par rapport à la charge et à la catégorie de charge des connexions des appareils. Les [préférences de circuit](#) permettent de configurer ou non la génération automatique de notifications système en cas de surcharge. Ces notifications permettent de savoir si d'autres fils peuvent être ajoutés. Si vous surchargez un circuit, aucune autre notification n'est générée lors de la session de dessin.

Lorsque vous utilisez la poignée d'ajout (+) pour lancer une opération d'ajout de fil, le logiciel utilise le jeu de propriétés de la connexion de l'appareil sélectionné. Par exemple, le type de système de connexion de l'appareil sélectionné sera utilisé pour le système. Si le type de système n'est pas défini, l'opération d'ajout de fil recourt au dernier système utilisé dans le dessin ou la session en tant que type de système. La palette des propriétés filtre la liste des systèmes pour afficher uniquement les systèmes correspondant à la connexion.

La palette des propriétés va également afficher ce qui suit :







- Le circuit, à moins qu'il ne soit pas attribué.
- Le tableau de distribution, selon le circuit.

Seuls les circuits utilisables avec la connexion sélectionnée figurent dans la liste des circuits disponibles. Lorsqu'un circuit de connexion n'est pas attribué, la liste des éléments disponible comporte ce qui suit :

- Pour les circuits d'alimentation et d'éclairage, le premier circuit disponible sans charge, ou celui dont la charge est la plus faible.
- Pour les connexions d'autres types de circuit, le premier circuit de ce type disponible.
- Pour les circuits généraux, le premier circuit disponible.


La liste des circuits comporte également la charge totale affectée pour chaque circuit. La liste des tableaux de distribution indique le dernier tableau utilisé ou la totalité des tableaux si le circuit n'est pas défini.

Lors de l'ajout de fils, vous pouvez utiliser les types de segments suivants :


Type de segment	Exemple
<b>Ligne.</b> Ce type de segment permet de dessiner des fils avec des lignes droites.	
<b>Arc.</b> Ce type de segment permet de dessiner des fils avec des arcs.	
<b>Furet.</b> Ce type de segment permet de dessiner des fils avec des arcs alternant la direction de décalage.	
<b>Polyligne.</b> Ce type de segment permet de dessiner des fils avec des lignes connectés à des coins arrondis.	
<b>Chanfrein.</b> Ce type de segment permet de dessiner des fils de plateau.	
<b>Spline.</b> Ce type de segment permet de dessiner des fils avec des courbes passant à travers ou à proximité d'un jeu de points spécifiés.	

## Pour ajouter des fils


1 Dans l'espace de travail **Equipement électrique**, lancez la commande d'ajout en effectuant l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur l'onglet **Début** ► le groupe de fonctions **Construire** ► Fil  .
- Sélectionnez la poignée d'ajout (+) d'un appareil.
- Ouvrez la palette d'outils des fils, puis sélectionnez l'outil souhaité.  
Au besoin, faites défiler les objets jusqu'à l'outil de votre choix. Les objets créés à l'aide de ces outils sont associés à des propriétés prédéfinies. Il se peut par conséquent que certaines propriétés décrites dans cette procédure soient déjà spécifiées.
- Entrez la commande **wireadd**.

---

**REMARQUE** Dans la palette des propriétés, l'icône  indique qu'une propriété est disponible uniquement lors de l'ajout des fils (elle ne l'est pas lors de la modification).

---



**Spécifiez les propriétés générales (facultatif si vous utilisez la poignée d'ajout).**

2 Dans la palette des propriétés, spécifiez ou modifiez si nécessaire le fil à ajouter en sélectionnant un style de tableau :

- Développez De base, puis Général.
- Dans le champ Style, sélectionnez le style de fil souhaité. La sélection inclut les styles de fil définis dans le dessin actif.

Si vous souhaitez calculer la taille des fils à l'aide de l'outil de dimensionnement en temps réel, ne sélectionnez pas le style Standard proposé par le logiciel. Par défaut, ce style ne spécifie pas le matériau des fils, nécessaire au calcul de tailles.

3 Entrez la description du fil dans le champ correspondant.

**Spécification des propriétés d'emplacement**

4 Développez la section Emplacement, puis sélectionnez le type de segment de fil à utiliser dans le champ Segment :

Type de segment	Action
Ligne	Sélectionnez Ligne.
Arc	Sélectionnez Arc, puis effectuez la procédure suivante : <ul style="list-style-type: none"><li>■ Dans le champ Hauteur, indiquez la hauteur de la géométrie.</li><li>■ Dans le champ Décalage, sélectionnez Gauche ou Droite. Ce décalage correspond au côté dans lequel vous souhaitez ajouter la géométrie.</li></ul>
Furet	Sélectionnez Furet, puis spécifiez les valeurs de hauteur et de décalage.
Polyligne	Sélectionnez Polyligne, puis indiquez le rayon de la courbe d'arrondi dans le champ correspondant.
Chanfrein	Sélectionnez Furet, puis spécifiez les valeurs de hauteur et de décalage.
Spline	Sélectionnez Spline, puis spécifiez les valeurs de hauteur et de décalage.

---

**CONSEIL** Lorsque vous dessinez des fils à l'aide des segments Arc, Furet ou Spline, vous pouvez remplacer les valeurs de décalage et de hauteur en désignant un point situé entre deux appareils. Le remplacement de ces valeurs permet notamment d'acheminer les fils le long des murs, des équipements ou d'autres géométries de plan d'étage et d'essayer plusieurs valeurs de décalage. Pour consulter un exemple, voir [Exemple : ajout de fils au dessin](#) (page 692).

---

5 Spécifiez une élévation en effectuant l'une des opérations suivantes :

- Dans le champ Élévation prédéfinie, sélectionnez une [élévation définie](#).
- Dans le champ Élévation, saisissez une élévation.

La différence d'élévation des appareils, des fils et du tableau de distribution d'un circuit permet de calculer la longueur de ce circuit. La longueur de circuit peut être calculée uniquement si le tableau de distribution et tous les appareils du circuit se trouvent sur le dessin actif.

#### Spécification des propriétés avancées

6 Développez la section Avancé, développez Système, puis sélectionnez le système auquel appartient le fil dans le champ correspondant.

---

**REMARQUE** Si le système de la connexion électrique de l'appareil auquel le fil doit être raccordé n'est pas spécifié, vous pouvez connecter n'importe quel type de fil. En revanche, si le système de la connexion électrique de l'appareil est spécifié, le fil doit appartenir au même type de système. Pour ajouter des fils appartenant à un type de système différent, vous devez modifier le système de la connexion électrique et le faire correspondre à celui des fils. Suivant la configuration des [règles de connexion](#), vous devrez accepter la modification avant d'ajouter les fils, la modification s'effectue automatiquement ou la modification est impossible et l'ajout des fils est refusé. Le système de l'appareil, qui détermine uniquement l'affichage de l'appareil, n'est pas affecté. Pour plus d'informations sur les systèmes, voir [Création de définitions de systèmes électriques](#) (page 597) et [Utilisation des systèmes](#) (page 147).

---

7 Développez la section Données de conception, puis indiquez si vous souhaitez assigner les appareils à un circuit lors de la connexion aux fils :


Méthode de connexion	Procédure
Connexion des appareils aux fils sans assigner de circuit	Dans le champ Circuit, sélectionnez Non attribué.
Affectation des appareils à un circuit	Dans la liste déroulante Afficher les circuits du tableau de distribution, sélectionnez le tableau de distribution contenant le circuit auquel vous souhaitez assigner les appareils. La sélection peut s'effectuer soit dans les tableaux de distribution du dessin actuel, soit dans la base de données du projet électrique. Sélectionnez ensuite le circuit souhaité dans le champ correspondant.

**IMPORTANT** Pour calculer la taille des fils à l'aide de l'outil de dimensionnement en temps réel, vous devez sélectionner un circuit dont le type de système est défini sur Alimentation et éclairage. Vous ne pouvez pas sélectionner un circuit associé à un autre type de système, ni sélectionner la valeur Non attribué.

**REMARQUE** Lorsque vous les raccordez aux fils, les appareils sont automatiquement assignés au circuit spécifié (sauf s'ils sont déjà assignés à un autre circuit). Dans ce cas, il est impossible de modifier la propriété du circuit. Vous pouvez créer manuellement un circuit à plusieurs branches en modifiant le circuit spécifié lors de l'ajout de fils ou en dessinant un fil entre deux appareils déjà assignés à des circuits différents.

## Spécification de la taille des fils

8 Développez la section Cotes, puis spécifiez la taille des fils en effectuant l'une des opérations suivantes :

- Dans la barre Cotes, cliquez sur  pour calculer les tailles automatiquement à l'aide de l'outil de dimensionnement. Cet outil détermine les tailles en fonction des éléments suivants :
  - Le matériau et la température de fonctionnement des fils (spécifiés dans le style de fil)
  - L'intensité nominale du circuit d'alimentation et d'éclairage spécifié
  - La température ambiante spécifiée dans le dessin. Pour plus d'informations sur la spécification de la température ambiante, voir [Configuration des options de circuits](#) (page 601).
- Sélectionnez ou saisissez la taille des câbles de puissance et des fils neutres, de terre et de terre isolés.

Les fils dont vous devez calculer ou spécifier la taille dépendent des [spécifications de conception](#) du style de fil sélectionné.

## Insertion des fils

9 Reliez les appareils aux fils :

Méthode de création	Procédure
Insertion manuelle des fils	Dans le dessin, désignez les appareils auxquels vous souhaitez raccorder les fils à l'aide des <a href="#">outils d'accrochage électriques</a> . Pour consulter un exemple, voir <a href="#">Exemple : ajout de fils au dessin</a> (page 692).

Méthode de création	Procédure
	<p><b>REMARQUE</b> Pendant que vous raccordez les différents appareils par des fils, la palette des propriétés affiche le circuit assigné (dans le champ Circuits raccordés) ainsi que la charge totale (dans le champ Puissance installée). Dans le cas de circuits à plusieurs branches, l'ensemble des circuits et des charges totales correspondantes sont affichés.</p>
Génération des fils	Entrez la commande <b>g</b> (générer) dans la ligne de commande pour générer les fils reliant tous les appareils assignés au circuit spécifié.

#### Insertion d'un fil de flèche de renvoi (facultatif)

10 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour ajouter une flèche de renvoi, appuyez sur la touche *ENTREE*, puis cliquez en direction du tableau de distribution. L'aspect de la flèche de renvoi dépend des [propriétés d'annotation](#) du style de fil.
- Pour terminer la commande sans ajouter de flèche de renvoi, appuyez deux fois sur la touche *ENTREE*. La flèche de renvoi peut être ajoutée ultérieurement, comme illustré à la section [Dessin d'une flèche de renvoi](#) (page 694).

### Exemple : ajout de fils au dessin

Dans cet exemple, vous allez relier des prises de courant avec des fils à l'aide de segments de fil Spline. Vous allez remplacer la hauteur et la direction de décalage par défaut de l'un des fils, de manière à le dessiner le long du mur.

- 1 Dans un nouveau dessin, [attachez ou superposez un dessin](#) de plan d'étage architectural.




**2** Ajoutez plusieurs prises de courant à la pièce comme illustré à la figure ci-dessous.



**3** Sélectionnez la prise de courant la plus à gauche, puis cliquez sur la poignée d'ajout (+).

**4** Dans la palette des propriétés, entrez une distance dans le champ Hauteur, puis sélectionnez Gauche dans le champ Décalage.

**5** A l'aide des outils d'accrochage de connexion de fin de connexion électrique, spécifiez le premier appareil que vous souhaitez relier par des fils.




Cliquez pour accrocher l'objet à la connexion.


**6** Accrochez le fil à la connexion électrique du deuxième appareil.

**7** Dessinez le troisième fil en remplaçant manuellement les valeurs de hauteur et de direction de décalage du fil. Pour ce faire, indiquez

un point entre les appareils, puis accrochez le fil au troisième appareil.




Indiquez le point par lequel la spline doit passer.



Accrochez à l'appareil suivant.

- 8 Appuyez sur la touche *ENTREE* deux fois pour terminer la commande sans ajouter de flèche de renvoi.



---


**REMARQUE** Pour plus d'informations sur l'ajout de fils et la configuration des propriétés correspondantes, voir [Dessin ou génération de fils](#) (page 685).

---

## Dessin d'une flèche de renvoi


Une flèche de renvoi désigne une représentation graphique des fils reliant un circuit à l'emplacement central défini en tant que point de distribution de l'alimentation (en principe, un tableau de distribution). Il n'est pas nécessaire de raccorder la flèche de renvoi au tableau de distribution. Il est d'usage de se contenter de la dessiner en direction du tableau de distribution.

L'aspect de la flèche de renvoi dépend des [propriétés d'annotation](#) du style de fil.



Vous pouvez représenter la connexion d'un ou plusieurs circuits à un tableau de distribution par une seule flèche de renvoi. Il arrive cependant parfois que des appareils soient assignés à plusieurs circuits associés à différents tableaux de distribution. Par exemple, un dispositif d'éclairage électrique peut comporter deux connexions électriques, la première assignée à un circuit de tableau de distribution défini pour l'éclairage principal et l'autre assignée à un circuit de tableau de distribution défini pour l'éclairage de remplacement. Lorsqu'un appareil est assigné à plusieurs circuits associés à différents tableaux de distribution, vous devez ajouter une flèche de renvoi à chaque tableau de distribution. Vous pouvez ensuite ajouter une étiquette affichant les informations de tableau de distribution appropriées à chacune des flèches de renvoi. Vérifiez que les emplacements des connexions électriques ne sont pas identiques dans le style d'appareil de manière à pouvoir dessiner une flèche de renvoi pour chaque connexion.

#### Pour dessiner une flèche de renvoi

- 1 Sélectionnez un fil existant dans le circuit, puis cliquez sur l'onglet **Fil** ► le groupe de fonctions Général ► Ajouter la sélection .
- 2 A l'aide des [accrochages électriques](#), sélectionnez un appareil défini dans le circuit.
- 3 Appuyez sur la touche *ENTREE*, puis indiquez un point en direction du tableau de distribution associé au circuit.

## Création d'un fil à partir d'une polyligne

Vous pouvez convertir les lignes, les arcs ou les polygones définis dans AutoCAD® en fils électriques.

- 1 Sélectionnez la ligne, l'arc ou la polyligne à convertir, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Convertir en ► Fil.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur la touche *ENTREE* ou tapez **n** (non) pour conserver la géométrie de positionnement du dessin.
  - Tapez **o** (oui) pour supprimer la géométrie de positionnement du dessin.
- 3 Dans la boîte de dialogue Modification des fils, spécifiez les valeurs des propriétés de fil (par exemple, le système et la tension).
- 4 Cliquez sur OK.

## Ajout d'équipements électriques

Après avoir ajouté les appareils et les tableaux de distribution à la présentation et mis à jour les circuits avec les paramètres de tension et de charge, l'étape suivante consiste généralement à ajouter les équipements électriques nécessaires à la prise en charge du système. Vous pouvez disposer ces équipements à des emplacements spécifiques du plan d'étage.


L'ajout d'équipements électriques s'effectue à l'aide des outils de la palette d'outils des équipements du groupe de palettes des outils électriques. Sélectionnez d'abord un outil, sélectionnez ensuite un composant et configurez les propriétés correspondantes à l'aide de la boîte de dialogue Ajouter des pièces à vues multiples, puis ajoutez ce composant au dessin.

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Voir [Équipement mécanique, électrique et de plomberie dans MEP](#) (page 117).

---

### Pour ajouter un équipement électrique

- 1 Dans l'[espace de travail Équipement électrique](#), cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► la liste déroulante Équipement ► Générateur  (ou tout autre équipement disponible).


---

**CONSEIL** Pour ajouter des équipements à une conduite de tube IRO existante, sélectionnez un segment de tube IRO, cliquez sur l'onglet Tube IRO ► le groupe de fonctions Général ► la liste déroulante

Insérer de l'équipement  ► Générateur  (ou tout autre équipement disponible).

---

La boîte de dialogue Ajouter des pièces à vues multiples s'affiche. Elle contient une vue arborescente du catalogue actif.



Ce catalogue est ouvert au niveau du dossier de type de composant associé à l'outil sélectionné.

- 2 Dans l'onglet Composant, sélectionnez un sous-type de composant dans le dossier de type de composant.
- 3 Cliquez sur Détails pour afficher les tailles disponibles pour le sous-type de composant sélectionné.
- 4 Certains types de composant offrent un large éventail de tailles disponibles. Si nécessaire, filtrez la liste en cliquant sur l'onglet Filtre de composant et en spécifiant les critères de filtrage appropriés. Par exemple, vous pouvez filtrer la liste en fonction de la taille ou du type de connexion.

---

**REMARQUE** Les catalogues de composants et les emplacements de contenu spécifiés dans la boîte de dialogue Options déterminent les composants susceptibles d'être ajoutés. Pour plus d'informations, voir [Spécification des emplacements des catalogues de composants et des contenus basés sur des styles](#) (page 106).







Si le composant souhaité n'est pas disponible, vous pouvez créer ou faire créer par votre responsable CAO un composant personnalisé à l'aide du [générateur de contenu](#).


---

- 5 Dans le champ Nom de la taille du composant, sélectionnez un composant.
- 6 Sélectionnez une élévation définie dans la liste ou saisissez une valeur dans le champ Elévation.
- 7 Indiquez un point d'insertion dans le dessin, puis spécifiez un angle de rotation à l'aide de la boussole.
- 8 Répétez les étapes précédentes pour insérer d'autres composants définis sur les mêmes propriétés.
- 9 Appuyez sur la touche *ENTREE* pour mettre fin à la commande.

## Ajout de chemins de câbles et de tubes IRO

Vous pouvez effectuer des ajouts à des conduites de [chemins de câbles et de tubes IRO](#) à l'aide des méthodes suivantes :

- Dans [l'espace de travail](#) (page 56) Equipement électrique [le ruban](#) (page 60)
  - Cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► Chemin de câbles  ou Tube IRO .
  - Cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► Raccord de chemin de câbles  ou Raccord de tube IRO .
  - Sélectionnez l'objet, puis cliquez sur Chemin de câbles ou Tube IRO 
    - le groupe de fonctions Général ► Ajouter la sélection .


- Cliquez sur la poignée d'ajout (  ) sur [le tube IRO ou le chemin de câbles](#) (page 706).
- A l'aide de la [palette d'outils](#) (page 139)

### Tube IRO

Utilisez la palette Propriétés du tube IRO pour les paramètres de tube IRO et de raccord.

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour plus d'informations, voir [Palette des propriétés du tube IRO](#) (page 590).

### Palettes de propriétés pour les tubes IRO\* et les raccords de tube IRO





\*Affiche les propriétés développées, y compris le mode de routage parallèle

## Chemin de câbles

Utilisez la boîte de dialogue Ajouter des chemins de câbles pour définir les paramètres de chemins de câbles et la boîte de dialogue Ajouter des raccords de chemin de câbles pour les raccords.

### Boîtes de dialogue pour les chemins de câbles et les raccords de chemins de câbles



Vous pouvez également ajouter des [raccords manuellement](#) (page 716) au dessin. Cette méthode s'utilise notamment lorsque vous souhaitez créer des connexions uniques vers d'autres conduites ou d'autres équipements.





---


**REMARQUE** Pour plus d'informations sur la spécification des préférences de positionnement, voir [Configuration des préférences de positionnement de chemin de câbles et de tube IRO](#) (page 619).

---

## Dessin d'une conduite de chemin de câbles ou de tube IRO

- 1 Dans l'[espace de travail Equipement électrique](#) (page 56), cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire. Ensuite, cliquez sur Chemin de câbles  ou Tube IRO .
- 2 Pour les étapes restantes, utilisez la [palette des propriétés](#) (page 590) pour les paramètres de tube IRO ou la [boîte de dialogue Ajouter des chemins de câbles](#) (page 698) pour les paramètres de chemins de câbles, comme indiqué ci-après.

**Tube IRO\* (gauche) et chemin de câbles (droite)**



\*Affiche les propriétés développées, y compris le mode de routage parallèle

- 3 Sélectionnez un système à partir des emplacements suivants :
  - Pour les chemins de câbles : dans la boîte de dialogue Ajouter des chemins de câbles, option Système



- Pour les tubes IRO : dans la palette des propriétés, sous Général, option Système

Les outils de chemin de câbles et de tube IRO sont associés à des [systèmes](#) (page 147) spécifiques prédéfinis (par exemple, Alimentation - 120 V ou Données). Le chemin de câbles ou le tube IRO dessiné hérite des propriétés du système (par exemple, les paramètres de conception, les propriétés d'[affichage](#) (page 225) et le [style de montée/descente](#) (page 1024)).


#### 4 Spécifiez des cotes à partir des emplacements suivants :

- Pour les chemins de câbles : dans la boîte de dialogue Ajouter des chemins de câbles, option Largeur et Hauteur
- Pour les tubes IRO : dans la palette des propriétés, sous Cote, option Taille nominale

#### 5 Indiquez la méthode de dessin de la conduite :

Méthode de dessin	Procédure
<p>Tracé d'une conduite à une élévation et à un décalage spécifiés par rapport à un autre objet</p> <p><b>Spécification du décalage à partir d'un objet vertical ou horizontal</b></p> 	<p>Saisissez l'élévation désirée, puis spécifiez la <a href="#">justification</a> (page 173) et le décalage :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pour les chemins de câbles : dans la boîte de dialogue Ajouter des chemins de câbles</li> <li>■ Pour les tubes IRO : dans la palette des propriétés, sous Positionnement</li> </ul> <p><b>CONSEIL</b> Pour un décalage horizontal, sélectionnez Gauche, Droit ou Centre, puis entrez la distance entre la conduite et l'objet horizontal. Pour un décalage vertical, sélectionnez Haut, Centre ou Bas, puis entrez la distance entre la conduite et l'objet vertical.</p>
<p>Dessin d'une conduite à une élévation spécifique</p>	<p>Saisissez l'élévation désirée, comme décrit ci-dessus. Cliquez sur  (en</p>


Méthode de dessin	Procédure
	regard de l'option Élévation) pour empêcher toute modification de l'élévation.


Extension d'un chemin de câbles ou de tube IRO à une élévation donnée	Utilisez les poignées d'ajout (  ) comme décrit dans <a href="#">Ajout de tubes IRO ou de chemins de câbles à l'aide des poignées</a> (page 706). Le nouveau segment hérite de l'élévation et des autres propriétés du segment d'origine.
---	--

**CONSEIL** Utilisez les [outils d'accrochage d'AutoCAD MEP](#) pour rechercher les points de connexion valides sur les objets du dessin.



## 6 Spécifier un angle :

Type de sélection	Action...
Angle	<p>Sélectionnez un angle dans la liste ou entrez une valeur différente, comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pour les chemins de câbles : dans la boîte de dialogue Ajouter des chemins de câbles, sous Routage, option Angle de coude</li> <li>■ Pour les tubes IRO : dans la palette des propriétés, sous Routage, option Angle de cintrage</li> </ul>
Définition d'un angle dans la zone de dessin	Spécifiez un point dans la zone de dessin à l'aide de la boussole.




Type de sélection	Action...
Dessin avec l'angle spécifié uniquement	<p>Cliquez sur  en regard de l'option Angle de coude (chemin de câbles) ou Angle de cintrage (tube IRO). Tous les segments dessinés par la suite utilisent le même angle.</p>


7 Pour afficher une colonne montante dans la zone de dessin à une élévation donnée, procédez comme suit :

- Pour les chemins de câbles : cliquez sur  dans la boîte de dialogue Ajouter des chemins de câbles. Dans la boîte de dialogue Préférences de positionnement du chemin de câbles, dans l'onglet Routage, choisissez Créer automatiquement une colonne montante à chaque élévation. Cliquez sur OK, puis entrez la valeur de l'élévation dans la boîte de dialogue Ajouter des chemins de câbles.
- Pour les tubes IRO : cliquez sur  (Préférences) dans la palette des propriétés (page 590). Dans la fiche de travail Préférences de positionnement du chemin de câbles, choisissez Créer automatiquement une colonne montante à chaque élévation. Cliquez sur OK, puis entrez la valeur de l'élévation dans la palette des propriétés.

**Créer automatiquement une colonne montante à chaque nouvelle élévation sélectionnée (par défaut)**




**Créer automatiquement une colonne montante à chaque nouvelle élévation désélectionnée**



**8** Spécifiez l'angle d'ordonnée/abscisse (chemin de câbles) ou la pente (tube IRO) comme suit :


- Pour les chemins de câbles : dans la boîte de dialogue Ajouter des chemins de câbles, sous Méthode de positionnement, cliquez sur Pente et spécifiez une valeur en degrés.
- Pour les tubes IRO : dans la palette des propriétés, sous Routage, spécifiez une valeur pour Pente et Format de pente.

**9** Pour les tubes IRO, vous pouvez cliquer sur  ([Détails de la connexion](#) (page 186)) pour afficher la direction de flux et le type de connexion de la connexion 1.

**10** Continuez de spécifier des points afin d'ajouter des segments supplémentaires à la conduite.

Les segments dessinés sont automatiquement reliés par les raccords adaptés. Pour plus d'informations sur le remplacement temporaire des raccords par défaut, voir [Ajout manuel de raccords de chemin de câbles ou de tube IRO](#) (page 716).

## Ajout de tubes IRO ou de chemins de câbles à l'aide des poignées


1 Sélectionnez un tube IRO ou un chemin de câbles, puis cliquez sur  (poignée d'ajout) pour dessiner une conduite, comme suit :


---

**Pour démarrer une conduite à partir...**      **Procédure**

---


de l'extrémité d'un segment


cliquez sur  à l'une des extrémités du segment.



---

du milieu d'un segment

cliquez sur  au milieu du tuyau. Pour un tube IRO, un té ou un piquage est inséré en fonction de la connexion spécifiée dans les préférences de routage.





---

**Pour démarrer une conduite à partir...**      **Procédure**

---


Pièce à vues multiples


cliquez sur  sur la connexion de pièce à vues multiples.



---

raccord

cliquez sur  dans la direction de la nouvelle conduite.



---

**2** Pour les tubes IRO : dans la [palette des propriétés](#) (page 590), sous Options de routage, spécifiez la méthode de positionnement pour appliquer la nouvelle conduite de tube IRO.

- Si vous partez d'une [pièce à vues multiples](#) (page 117), sous Cotes, vous pouvez spécifier un système et une préférence de routage.  
La nouvelle conduite hérite des paramètres de préférence de routage et de système de l'objet connecté.
- Si vous modifiez la taille nominale avant de spécifier le premier segment de la nouvelle conduite, une transition est insérée.

---

**CONSEIL** Si le tube IRO ne se trouve pas dans les [préférences de routage de tube IRO](#) (page 588), vous serez invité à effectuer une [substitution de composant](#) (page 496) afin de permettre une insertion à l'angle adéquat.

---

3 Pour les chemins de câbles : dans la boîte de dialogue Ajouter des chemins de câbles :

- Si vous définissez le point de départ d'une conduite à partir d'une pièce à vues multiples, précisez le type de système dans la zone Système.
- Si vous ajoutez une conduite à partir d'un segment ou d'un raccord, la nouvelle conduite hérite du système.
- Si vous modifiez une cote avant de spécifier le premier segment de la nouvelle conduite, une transition est insérée.

4 Continuez de spécifier des points pour former la géométrie de positionnement.

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Voir [Dessin d'une conduite de chemin de câbles ou de tube IRO](#) (page 701).

---


## Ajout d'une branche de chemin de câbles ou de tube IRO

Une fois les conduites de chemin de câbles ou de tube IRO dessinées, vous pouvez former un réseau en les reliant par des branches. Les [outils d'accrochage d'AutoCAD MEP](#) facilitent la recherche de points de connexion valides sur les objets du dessin.


Lorsque vous démarrez une conduite à l'extrémité d'un segment, le point de connexion valide le plus proche ne correspond pas toujours à l'extrémité d'un segment. Vous pouvez définir un point de connexion valide au niveau de n'importe quel point de la trajectoire d'une autre conduite. Dans ce cas, le raccord permettant de relier les deux conduites est automatiquement inséré.



### Dessin d'une branche



### Connexion d'une conduite de chemin de câbles à une conduite principale de taille identique





---

**REMARQUE** Lorsque vous ajoutez des longueurs de chemins de câbles ou de tubes IRO, AutoCAD MEP insère des symboles de montée et de descente conformément au [style de montée/descente](#) attribué au système de la gaine.

---

### Pour ajouter une branche de chemin de câbles ou de tube IRO


- 1 Activez les outils Courbe de chemin de câbles ou Connexion chemin de câbles ([accrochage](#)).
- 2 Dans l'[espace de travail Equipement électrique](#), cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► Chemin de câbles  ou Tube IRO .
- 3 A l'aide de l'outil d'accrochage Courbe de chemin de câbles ou Connexion chemin de câbles, sélectionnez le premier segment à raccorder, puis le second.  
Vous pouvez modifier les propriétés à l'aide de la ligne de commande.

4 Cliquez sur Fermer ou appuyez sur la touche *ENTREE* pour mettre fin à la commande.


Une fois les connexions effectuées, vous pouvez tester leur validité en appliquant des [conseils de correction de défauts](#) (page 968).

## Dessin d'une conduite de tube IRO parallèle


Vous pouvez tracer des conduites de tube IRO, où les valeurs de rayon de courbure sont calculées automatiquement lorsque vous créez des tournants. Utilisez cette procédure pour tracer un routage parallèle pour un système de tube IRO.

1 Ajoutez des équipements à votre dessin. Sélectionnez la pièce à vues multiples et cliquez sur  (poignée d'ajout).


**Pièce à vues multiples de générateur**




2 Ajoutez un tube IRO à la présentation.





3 Continuez d'ajouter des segments de tube IRO supplémentaires

(utilisez  sur la pièce à vues multiples).



4 Pour ajouter un routage parallèle, cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► la liste déroulante Tube


IRO ► Tubes IRO parallèles   .

---

**CONSEIL** Vous pouvez aussi taper ParallelRouting sur la ligne de commande.

---

5 Sélectionnez le tube IRO parallèle.




---

**CONSEIL** Le routage commence à l'extrémité ouverte du segment de tube IRO parallèle. Si le segment est ouvert aux deux extrémités, cliquez à côté de l'extrémité sur laquelle vous souhaitez ajouter le routage.

---


6 Sélectionnez les segments de tube IRO parallèle et appuyez sur la touche *Entrée*.



7 Sélectionnez les points suivants de la conduite.


Lorsque les segments parallèles sont dessinés, chaque segment est créé en fonction des préférences de routage et des propriétés spécifiées pour le segment de tube IRO parallèle. Une distance constante est conservée entre les segments, dans la mesure du possible.

**Dessin de segments le long de la conduite**



Par défaut (comme indiqué ci-après), le rayon correct est calculé pour les valeurs de rayon internes, centrales et extérieures dans chaque cintrage de tube IRO. Vous pouvez régler la valeur du rayon de cintrage dans la [palette des propriétés](#) (page 590) à tout moment après avoir positionné les conduites de tube IRO.

### Conduite terminée



Vous pouvez modifier le type de cintrage parallèle dans la [palette des propriétés](#) (page 590) de rayon concentrique (par défaut) à fixe, lorsque vous êtes en mode de routage parallèle. Avec un rayon fixe, les coudes dans la conduite de tube IRO utilisent leurs valeurs de rayon prédéfinies et ne sont pas ajustées. Pour plus d'informations, voir [Spécification de cintrages parallèles dans une conduite de tube IRO](#) (page 713).

---


**REMARQUE** Si la préférence de routage d'un ou plusieurs segments ne spécifie pas le type de tuyau ou de raccord requis ou si des disparités existent, la boîte de dialogue Choisir un composant vous invite à spécifier un composant différent. Pour plus d'informations, voir [Choix d'un composant](#) (page 496).

---

## Spécification de cintrages parallèles dans une conduite de tube IRO

La [palette des propriétés](#) (page 590) fournit deux options de configuration des cintrages parallèles : rayon concentrique ou fixe. Ces options vous permettent de spécifier le type de rayon de courbure en vue d'une utilisation dans une conduite de tube IRO parallèle.


## Spécification de cintrages parallèles dans une conduite de tube IRO



### Concentrique

L'option concentrique ajuste le rayon de courbure pour chaque coude afin de conserver un rayon central commun. AutoCAD MEP calcule le rayon correct pour les valeurs de rayon internes, centrales et extérieures dans chaque cintrage de tube IRO. Les valeurs de rayon concentrique sont 16°, 24°, 32° et 40°.

### Concentrique




### Rayon fixe

Le rayon fixe est similaire au [routage parallèle de tuyau](#) (page 565). Les coudes dans la conduite de tube IRO utilisent leurs valeurs de rayon prédéfinies et ne

sont pas ajustées. Pour le routage de rayon fixe, toutes les valeurs d'angle de cintrage sont égales à 16°.

#### Rayon fixe



## Modifications apportées aux segments de tube IRO dans la conduite parallèle

Si vous apportez des modifications aux segments de la conduite parallèle par le biais de la [palette des propriétés](#) (page 590), cela peut entraîner les résultats suivants :


- Toute modification d'une propriété qui affecte le placement sur la ligne de base ([Justification](#) (page 173) ou Boussole, par exemple) s'applique uniquement au tube IRO parallèle.
- Toute modification affectant les caractéristiques physiques d'un segment de tube IRO en cours de création (sa taille, par exemple), affecte tous les segments de tube IRO de la conduite.
- Toute modification de la valeur d'élévation s'applique à l'élévation de tous les segments de tube IRO auxquels un routage est appliqué. La distance entre les segments de tube IRO est conservée après modification de l'élévation, sauf si cette transformation donne lieu à un résultat conflictuel.

## Correction d'un conflit de routage parallèle

Les conflits suivants peuvent survenir lors du dessin d'une conduite de tube IRO parallèle :

- Conflits de distance en cas de tournant non valide ou de modification d'élévations
- Conflits de dimension en raison de différences de taille nominale

Observez l'exemple suivant :





En cas de conflit, effectuez l'action adéquate :

- Cliquez sur Annuler pour revenir au point précédent.
- Acceptez l'action suggérée. Les paramètres actuels sont conservés entre les segments de tube IRO lorsque vous continuez le routage.

## Ajout manuel de raccords de chemin de câbles ou de tube IRO

En principe, l'ajout de raccords s'effectue automatiquement lors du traçage des conduites de chemin de câbles ou de tube IRO, en fonction des types de raccord par défaut sélectionnés dans les préférences correspondantes. Toutefois, vous pouvez également effectuer cette opération manuellement. Vous pouvez ajouter un raccord à un segment ou une conduite existant. Vous pouvez également commencer un segment ou une conduite à partir d'un raccord ou personnaliser la connexion aux pièces à vues multiples.

### Pour ajouter un raccord de chemin de câbles ou de tube IRO

- 1 Pour ajouter le raccord de votre choix, dans l'[espace de travail Equipement électrique](#), cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► Raccord de chemin de câbles  ou Raccord de tube IRO .



**2** Définissez le type de composant :

- Pour les chemins de câbles : dans la boîte de dialogue Ajouter des chemins de câbles, dans l'onglet Composant, sélectionnez un dossier de type de composant, puis sélectionnez un sous-type de composant dans celui-ci.

---

**REMARQUE** Cliquez sur Détails pour développer le contenu de la boîte de dialogue Ajouter des chemins de câbles.

---

- Pour un tube IRO, dans la [palette des propriétés](#) (page 590), cliquez sur l'image du composant. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un composant, spécifiez un type de composant.

---

**CONSEIL** Cochez ou décochez la case Afficher/Masquer les paramètres de composants supplémentaires pour activer ou désactiver cette option.

---

**3** Spécifiez les critères de filtrage :

- Pour les chemins de câbles : dans la boîte de dialogue Ajouter des chemins de câbles, dans l'onglet Filtre de composant, spécifiez une valeur à partir de la liste pour un nom de propriété. Cliquez sur Détails pour afficher les tailles disponibles.
- Pour les tubes IRO : dans la boîte de dialogue Sélectionner un composant, sous Filtrer par cotes, spécifiez respectivement une cote et une valeur à partir de chacune des listes.

**4** Sélectionnez un nom de taille de composant (chemin de câbles) ou une taille de composant (tube IRO).

**5** Spécifiez l'élévation :

- Pour les chemins de câbles : dans la boîte de dialogue Ajouter des chemins de câbles, spécifiez une élévation définie ou tapez une valeur.
- Pour les tubes IRO, cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Sélectionner un composant. Dans la palette des propriétés, sous Positionnement, entrez une valeur pour Élévation.

**6** Indiquez un point d'insertion dans le dessin, puis spécifiez un angle de rotation à l'aide de la boussole.


## Vérification des systèmes électriques

AutoCAD MEP contient des outils d'analyse permettant de gérer les affectations aux circuits et aux tableaux de distribution. Vous pouvez consulter les informations concernant un circuit donné ou l'ensemble des circuits du dessin. Vous pouvez également calculer la puissance totale d'une sélection d'appareils. Si vous avez défini une base de données du projet d'équipement électrique, vous pouvez gérer les informations concernant les circuits de tous les dessins.

### Calcul de la taille des fils à l'aide du gestionnaire de circuits

Lorsque vous vérifiez la taille des fils d'un circuit, le calcul se base sur l'intensité nominale du circuit. Les tailles sont ensuite comparées aux tailles définies dans le circuit. Vous avez alors la possibilité de redimensionner les fils dont la taille est incorrecte.

#### Pour vérifier la taille des fils

1 Dans l'[espace de travail Equipement électrique](#), sélectionnez un fil et cliquez sur l'onglet Fil ► le groupe de fonctions Circuits ► la liste déroulante Gestionnaire de circuits ► Gestionnaire de circuits .

2 Dans le volet droit du gestionnaire de circuits, sélectionnez le ou les circuits à vérifier.

Sélectionnez plusieurs lignes dans la liste des circuits en maintenant la touche CTRL ou MAJ enfoncée afin de sélectionner des circuits multiples. Si vous sélectionnez un tableau de distribution dans le volet gauche, seul le premier circuit de la liste est sélectionné.

---

**REMARQUE** Avant de calculer les tailles de fils, vous devez ajouter du fil aux appareils du circuit. Vous devez également définir le type de matériau du conducteur pour le style de fil utilisé, par exemple, cuivre ou aluminium, (pour de plus amples informations, voir [Configuration des styles de fils](#) (page 614)).

---

3 Cliquez sur  (Calculer des fils).

4 Dans la boîte de dialogue Calcul de la taille des fils, indiquez l'option de redimensionnement :

Méthode de vérification	Option
Comparaison de la taille des fils sans redimensionnement	Vérifier uniquement
Vérification de la taille des fils et redimensionnement automatique des fils sous-dimensionnés	Modifier les fils sous-dimensionnés
Vérification de la taille des fils et redimensionnement automatique des fils sous-dimensionnés et sur-dimensionnés	Modifier tout


5 Cliquez sur OK.


Si vous sélectionnez une option de redimensionnement, la taille des fils est mise à jour dans le volet droit sous Fils. Si vous souhaitez uniquement vérifier la taille des fils, la boîte de dialogue Calcul de la taille des fils - Résultats affiche les résultats de l'analyse.

## Affichage des informations de circuit

L'affichage de la tension, de la charge et de la longueur d'un circuit peut permettre de déterminer les possibilités d'extension d'un circuit existant ou l'affectation aux tableaux de distribution.

### Pour afficher les informations concernant un circuit

- Sélectionnez un fil ou un appareil, cliquez sur l'onglet Fil ou l'onglet Appareil ➤ le groupe de fonctions Circuits ➤ la liste déroulante Gestionnaire de circuits ➤ Infos sur le circuit .



---

**REMARQUE** Si vous avez chargé à nouveau la base de données du projet d'équipement électrique dans le dessin actuel, la charge du circuit reflète la charge totale de tous les appareils affectés au circuit. Les appareils pris en compte dans le calcul peuvent se trouver dans plusieurs dessins.


---

## Vérification de la charge des circuits

La charge des circuits d'alimentation et d'éclairage peut être représentée automatiquement sous forme de tableau. Lorsque vous affectez des appareils à un circuit, les charges correspondantes sont automatiquement ajoutées à la charge globale du circuit. Vous pouvez [afficher la charge des circuits](#) dans le gestionnaire de circuits ou encore afficher des [informations sur le circuit](#) ou un [rapport sur le circuit](#) pour le ou les appareils sélectionnés.

Les [paramètres de configuration du circuit des préférences électriques](#) permettent également de signaler les surcharges de circuit. Lorsqu'ils sont activés, les circuits en surcharge s'affichent en rouge dans le gestionnaire de circuits. Vous pouvez également activer une fonction permettant de générer un message de notification de surcharge lors de l'affectation d'appareils aux circuits dans un dessin.

## Gestionnaire de circuits affichant un circuit en surcharge



L'utilisation d'un fichier de base de données du projet d'équipement électrique est recommandée pour la création et la gestion d'informations sur les circuits à l'échelle de l'ensemble des dessins d'un projet. Une base de données de projet permet de garantir l'exactitude et l'exhaustivité des informations, même si les appareils assignés à un circuit se trouvent sur plusieurs dessins.

## Génération d'un rapport sur le circuit

L'affichage d'informations concernant un circuit donné d'un dessin peut faciliter la création de nomenclatures de conception électrique. Les rapports de circuit permettent d'afficher le nom de tableau de distribution, le nom de circuit, la tension, la charge (exprimée en VA), la longueur de circuit et le nombre d'appareils assignés pour un ou plusieurs circuits.

Vous pouvez copier les informations contenues dans un rapport sur le circuit dans le Presse-papiers, puis les coller dans une autre application (par exemple, un tableur ou une application de traitement de texte).


---

**REMARQUE** La copie d'informations dans le Presse-papiers (**CTRL + C**) est également prise en charge par le gestionnaire de circuits.

---

### Pour générer un rapport sur le circuit

- 1 Pour générer un rapport sur un fil ou un appareil, sélectionnez l'objet, cliquez sur l'onglet Fil ou l'onglet Appareil ► le groupe de

fonctions Circuits ► la liste déroulante Gestionnaire de circuits ► Infos sur le circuit .





Tableau de distribution	Num...	Tension (V)	Charge (VA)	Charge ...	Longu...
DP1	1,3	208	0	0.0	<Utilis...
DP1	2,4	208	0	0.0	<Utilis...
DP1	5,7	208	0	0.0	<Utilis...

2 Pour copier le rapport dans un autre programme, cliquez sur  (Copier dans le Presse-Papiers).

## Affichage des circuits du circuit

L'option Afficher les appareils du circuit permet d'indiquer les appareils appartenant au même circuit. Cette fonction recherche tous les appareils du dessin actif assignés aux mêmes circuits.


---

**REMARQUE** Vous pouvez également vérifier la connectivité d'une conduite ou d'un objet. Pour plus d'informations, voir [Vérification des dessins](#) (page 967).

---

### Pour afficher les appareils d'un circuit


1 Dans l'[espace de travail Equipement électrique](#), effectuez l'une des opérations suivantes pour afficher les appareils d'un circuit :

- Sélectionnez un fil ou un appareil, puis cliquez sur l'onglet Fil ou l'onglet Appareil ► le groupe de fonctions Circuits ► la liste déroulante Afficher les objets du circuit ► Afficher les objets du circuit .
- Sélectionnez un appareil, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Objets raccordés ► Afficher les objets du circuit.


Les appareils raccordés au circuit sont mis en surbrillance.

**2** Pour terminer la commande et désactiver la mise en surbrillance, appuyez sur la touche *ENTREE*.

#### Exemple de mise en surbrillance des appareils d'un circuit




Sélectionnez l'objet d'équipement électrique.



Objets du circuit sélectionnés

---

**REMARQUE** Vous pouvez également accéder à la commande Afficher les appareils du circuit à partir du gestionnaire de circuits. Pour ce faire, sélectionnez un circuit raccordé à un ou plusieurs appareils dans

le gestionnaire de circuits, puis cliquez sur le bouton  (Afficher les appareils du circuit) de la barre d'outils.

---

## Affichage des objets raccordés

Vous pouvez mettre en surbrillance l'ensemble des objets raccordés au sein d'une conduite ou d'un réseau. Par exemple, vous pouvez vérifier la connectivité entre les appareils d'éclairage, les fils, les boîtes de dérivation et les interrupteurs d'un réseau d'éclairage. Vous pouvez également vérifier la connectivité entre les pièces à vues multiples et les conduites de tube IRO ou de chemin de câbles d'un dessin d'équipement.

### Pour afficher les objets raccordés

**1** Dans l'[espace de travail Equipement électrique](#), sélectionnez un objet, puis cliquez sur l'onglet du ruban contextuel de l'objet (par exemple, l'onglet Raccord de chemin de câbles) le groupe de fonctions Modifier ► la liste déroulante Objets

raccordés ► Afficher les objets raccordés .

**2** Tous les objets raccordés à l'objet sélectionné sont mis en surbrillance.

**3** Pour terminer la commande et désactiver la mise en surbrillance, appuyez sur la touche *ENTREE*.

## Affichage de la puissance totale

Pour éviter de surcharger les circuits, vous pouvez calculer la puissance totale des appareils avant de les raccorder. Vous pouvez afficher la puissance totale d'une sélection incluant des appareils d'éclairage, des prises de courant et tout autre type d'appareil.


### Pour afficher la puissance totale d'une sélection

- 1 Dans l'[espace de travail Equipement électrique](#), cliquez sur l'onglet Analyse ► le groupe de fonctions Equipement électrique ► Puissance totale  $\Sigma$ ⚡.
- 2 Sélectionnez les appareils à inclure dans la sélection, puis appuyez sur la touche *ENTREE*.

---

**REMARQUE** Sinon, sélectionnez un appareil et cliquez sur l'onglet Appareil ► le groupe de fonctions Circuits ► Puissance totale  $\Sigma$ ⚡.

---



## Modification des systèmes électriques

Vous pouvez modifier tous les aspects des conceptions de système électrique.

### Modification des circuits

Lors de la modification d'une conception de système électrique, vous serez peut-être appelé à ajuster l'organisation des circuits. Le gestionnaire de circuits permet d'afficher l'organisation des circuits, de modifier l'affectation des circuits aux tableaux de distribution, de supprimer les circuits obsolètes et de redimensionner les fils d'un circuit. Vous pouvez également modifier certaines



propriétés de circuit. En revanche, d'autres, comme la longueur du circuit, sont modifiables uniquement directement à partir de la conception électrique.

Le gestionnaire de circuits constitue la seule fonctionnalité permettant d'accéder aux objets de circuit afin de les modifier. Les circuits ne sont pas des éléments graphiques ; les modifications apportées aux circuits ne sont donc pas reflétées à l'écran. Pour visualiser l'effet des modifications apportées, vous pouvez [accéder aux informations sur le circuit](#) d'un composant électrique ou [générer un rapport sur le circuit](#) sur une sélection de composants.

---

**REMARQUE** Si vous avez défini une base de données du projet d'équipement électrique, vous ne pouvez pas modifier les circuits à partir des dessins liés. Pour modifier les circuits, ouvrez le fichier de la base de données du projet d'équipement électrique, puis accédez au gestionnaire de circuits. Enregistrez et fermez le fichier de la base de données du projet d'équipement électrique avant de continuer à travailler sur les dessins liés. Si les modifications apportées aux circuits affectent des dessins liés, vous êtes invité à les ouvrir et à les enregistrer de manière à les synchroniser avec les informations de la base de données du projet d'équipement électrique.


---

## Déplacement de circuits et gestion de la demande de charge

Si vous constatez que la charge associée à un tableau de distribution est trop élevée en accédant au gestionnaire de circuits, déplacez un ou plusieurs circuits sur un autre tableau de distribution. Toutes les données concernant les circuits et les connexions aux appareils sont déplacées en même temps que les circuits correspondants.

Si le circuit n'est représenté par aucun fil, le déplacement peut s'effectuer sans modification au dessin. Si vous utilisez une base de données du projet d'équipement électrique, vous êtes invité à ouvrir et à enregistrer les dessins liés affectés par les modifications.

### Pour déplacer des circuits d'un tableau de distribution à l'autre

- 1 Dans l'[espace de travail Equipement électrique](#), sélectionnez un tableau de distribution, puis cliquez sur l'onglet **Tableau de distribution** ► le groupe de fonctions **Circuits** ► **Gestionnaire de circuits** .
- 2 Dans le volet gauche du gestionnaire de circuits, dans la vue arborescente développée du tableau de distribution, cliquez sur le circuit à déplacer, puis déplacez-le vers un autre tableau de distribution.

Les données de tension et de charge sont mises à jour dans le gestionnaire de circuits.

---

**REMARQUE** A chaque modification effectuée sur les circuits, vous devrez mettre à jour toutes les nomenclatures de tableau de distribution existantes. Voir la section [Mise à jour des nomenclatures de tableaux](#) (page 779)

---

## Modification des propriétés d'un circuit

Le gestionnaire de circuits permet de modifier les propriétés des circuits. Certaines propriétés de circuit sont modifiables uniquement si aucun appareil n'est connecté au circuit.

Lorsqu'un circuit est assigné à un appareil, un certain nombre de ses propriétés ne peuvent plus être modifiées.

Suivant le type de système, vous pouvez modifier les propriétés de circuit suivantes :

- Nom
- Description
- Système
- Intensité nominale (Alimentation et éclairage uniquement)
- Tension (Alimentation et éclairage uniquement)


---

**REMARQUE** A chaque modification effectuée sur les propriétés des circuits, vous devrez mettre à jour toutes les nomenclatures de tableau de distribution existantes. Voir la section [Mise à jour des nomenclatures de tableaux](#) (page 779)

---

La catégorie de charge est un style que vous pouvez modifier à l'aide du gestionnaire des styles. Pour plus d'informations, voir [Création de définitions de catégorie de charge](#) (page 598).

### Pour modifier les propriétés de circuit

- 1 Dans l'[espace de travail Équipement électrique](#), cliquez sur l'onglet Analyse ► le groupe de fonctions Équipement électrique ► Gestionnaire de circuits  .

2 Dans le volet gauche du gestionnaire de circuits, sélectionnez le circuit à modifier.

Si vous souhaitez modifier les propriétés de plusieurs circuits, sélectionnez la branche contenant ces circuits dans le volet gauche. Dans le volet droit, sélectionnez plusieurs lignes dans la liste des circuits en maintenant la touche CTRL ou MAJ enfoncée.


3 Dans la liste du volet droit, cliquez deux fois sur la propriété de circuit à modifier.

4 Entrez les nouvelles informations ou sélectionnez une nouvelle propriété dans la liste.


## Suppression de circuits

Le gestionnaire de circuits permet de supprimer des circuits. Si vous supprimez un circuit auquel aucun appareil n'a été assigné, celui-ci est supprimé sans avertissement. Dans le cas contraire, vous devez confirmer la suppression.

### Pour supprimer des circuits

1 Dans l'[espace de travail Equipement électrique](#), cliquez sur l'onglet Analyse ► le groupe de fonctions Equipement électrique ► Gestionnaire de circuits .

---

**REMARQUE** Sinon, sélectionnez un appareil et cliquez sur l'onglet Appareil ► le groupe de fonctions Circuits ► la liste déroulante Gestionnaire de circuits ► Gestionnaire de circuits .

---

2 Dans le gestionnaire de circuits, effectuez l'une des opérations suivantes :

Élément à supprimer	Action
Un seul circuit	Sélectionnez le circuit à supprimer dans la vue arborescente du volet gauche.
Plusieurs circuits	Sélectionnez le type de système dans le volet gauche, puis maintenez la touche MAJ ou CTRL enfoncée pour sélectionner les circuits dans le volet droit.

3 Cliquez sur  (Supprimer le circuit)

---

**REMARQUE** Lorsque vous supprimez un circuit, assurez-vous d'utiliser la commande Mettre à jour la nomenclature de tableaux afin de mettre à jour toutes les nomenclatures de tableau de distribution associées à ce circuit afin de supprimer ses données de la nomenclature.


---

## Déplacement d'appareils et de tableaux de distribution


Vous pouvez déplacer les appareils et les tableaux de distribution d'un dessin et modifier leurs propriétés.

Si vous utilisez une base de données du projet d'équipement électrique et que vous modifiez les propriétés d'un tableau de distribution dans cette base de données, enregistrez et fermez ce fichier avant de travailler sur les dessins liés.

### Déplacement d'un appareil ou d'un tableau de distribution

Les poignées d'alignement () permettent de déplacer des appareils et des tableaux de distribution. Contrairement à la commande de déplacement d'AutoCAD, les poignées permettent d'aligner l'appareil ou le tableau de distribution perpendiculairement à l'objet sélectionné pour l'accrochage (par exemple, un mur).

Par défaut, les poignées d'alignement s'affichent au niveau des points de connexion des appareils et des tableaux de distribution. Toutefois, vous pouvez activer d'autres poignées en cliquant sur la poignée Affichage de tous les points d'insertion. Les poignées supplémentaires se trouvent au niveau des points de justification disponibles lors de l'ajout des appareils et des tableaux de distribution (par exemple, En haut à gauche, En bas au centre et Point d'insertion). Dans l'image suivante, une prise présente la poignée d'alignement par défaut. L'autre présente également les poignées supplémentaires.



---

**REMARQUE** Lorsque vous déplacez simultanément plusieurs appareils ou plusieurs tableaux de distribution à l'aide des poignées d'alignement, sélectionnez une poignée de référence sur l'un d'entre eux (l'appareil de référence ou le tableau de distribution de référence). Si vous alignez l'appareil ou le tableau de distribution de référence sur un objet, les autres appareils de la sélection héritent du même angle de rotation. Ces appareils conservent également leur position par rapport à l'appareil ou au tableau de distribution de référence.

---

### Pour déplacer un appareil ou un tableau de distribution

- 1 Sélectionnez l'appareil ou le tableau de distribution à copier.
- 2 Sélectionnez la poignée d'alignement à utiliser pour déplacer l'appareil ou le tableau de distribution :

Point de référence pour le déplacement de l'appareil ou du tableau de distribution	Action...
Point de connexion électrique	Sélectionnez la poignée par défaut.
Autre point de l'appareil ou du tableau de distribution	Cliquez sur la poignée Affichage de tous les points d'insertion, puis sélectionnez une poignée.

---

**REMARQUE** Pour déplacer simultanément plusieurs appareils ou plusieurs tableaux de distribution, maintenez la touche *MAJ* enfoncée et sélectionnez la même poignée d'alignement sur les différents appareils ou tableaux de distribution à copier. Ensuite, sur l'un des appareils ou des tableaux de distribution, resélectionnez la poignée à utiliser en tant que poignée de référence.

---

- 3 Spécifiez le type d'alignement de l'appareil ou du tableau de distribution :

Type d'alignement	Procédure
Accrochage perpendiculaire d'un appareil ou d'un tableau de distribution à un objet	Passez à l'étape suivante. Lorsque vous sélectionnez une poignée d'alignement, ce comportement est activé par défaut.

Type d'alignement	Procédure
	<b>REMARQUE</b> L'appareil ou le tableau de distribution peut être aligné perpendiculairement à un mur, une trame de faux-plafond, un contour d'espace, une ligne, une polyligne, une spline, un arc ou un cercle du dessin actif ou de la référence externe (Xréf).
Positionnement de l'appareil ou du tableau de distribution en utilisant l'angle de rotation actuel	Appuyez sur la touche <i>CTRL</i> . Le comportement d'alignement est alors désactivé. Vous pouvez néanmoins accrocher l'appareil ou le tableau de distribution à un objet.

#### 4 Déplacez l'appareil ou le tableau de distribution :

Méthode de spécification du point de base	Action...
Utilisation du point de la poignée de référence en tant que point de base du déplacement	Indiquez le second point (point d'insertion) en effectuant l'une des opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Désignez un point dans le dessin. (Par exemple, un point de mur.)</li> <li>■ Saisissez les coordonnées, puis appuyez sur la touche <i>ENTREE</i>.</li> </ul>
Spécification du point de base, puis du second point	Entrez la commande <b>b</b> (point de base), indiquez le point de base, puis désignez le second point.

---


**REMARQUE** Si vous ne parvenez pas à accrocher et à aligner correctement un appareil, effectuez un zoom avant sur la zone ou modifiez la taille du curseur carré d'accrochage automatique (AutoSnap). La taille d'ouverture détermine la limite de proximité par rapport au point d'accrochage avant verrouillage de l'aimant sur le point d'accrochage. Vous pouvez modifier cette taille dans l'onglet Dessin de la boîte de dialogue Options. Pour plus d'informations, voir Onglet Dessin (boîte de dialogue Options).

---

5 Appuyez sur la touche *ECHAP*.

## **Exemple : déplacement d'un appareil**


Dans l'exemple suivant, une prise téléphonique est déplacée d'un mur à l'autre.




## Exemple : déplacement d'un tableau de distribution

Dans l'exemple suivant, un tableau de distribution encastré est déplacé d'un mur à l'autre.







Sélectionnez le tableau de distribution.




Cliquez sur la poignée Affichage de tous les points d'insertion.



Sélectionnez la poignée d'alignement.



Accrochez à l'objet pour déplacer et aligner le tableau de distribution.



Résultat

## Modification des propriétés des appareils

La palette des propriétés permet de modifier les propriétés des appareils. Pour plus d'informations sur la modification des propriétés des objets à l'aide de la

palette, voir [Modification des propriétés d'objet à l'aide de la palette des propriétés](#) (page 145).


---

**REMARQUE** Pour plus d'informations sur le déplacement d'appareils, voir [Déplacement d'un appareil ou d'un tableau de distribution](#) (page 728).

---


### Pour modifier les propriétés des appareils

#### 1 Sélectionnez les appareils :

Type de sélection	Procédure
Sélection manuelle des appareils	Dans le dessin, sélectionnez un ou plusieurs appareils séparément ou sélectionnez plusieurs appareils simultanément en créant une fenêtre de sélection, une sélection croisée ou un trajet de sélection. Pour plus d'informations, voir <a href="#">Choix de plusieurs objets</a> .
Sélection de tous les appareils d'un ou plusieurs circuits	Effectuez la procédure suivante : <ul style="list-style-type: none"><li>■ Lancez le gestionnaire de circuits.</li><li>■ Dans le volet gauche, sélectionnez les circuits, puis dans le volet droit, cliquez sur .</li><li>■ Appuyez sur la touche <i>ECHAP</i> à deux reprises.</li><li>■ Entrez la commande <b>deviceprops</b>, entrez <b>p</b>, puis appuyez sur la touche <i>ENTREE</i>.</li></ul>
Sélection de tous les appareils d'un type donné	Maintenez la touche <i>CTRL</i> enfoncée et appuyez sur la touche <i>A</i> pour sélectionner tous les objets du dessin. Entrez ensuite une commande de modification : <ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>ReceptacleModify</b> : prises de courant</li><li>■ <b>LightingModify</b> : éclairages</li><li>■ <b>SwitchModify</b> : interrupteurs</li><li>■ <b>JunctionBoxModify</b> : boîtes de dérivation</li></ul>


Type de sélection	Procédure
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ CommunicationModify : communication</li> <li>■ FireSafetyModify : sécurité incendie</li> <li>■ OtherPowerModify : autres alimentations (par exemple, moteurs)</li> <li>■ SecurityModify : sécurité</li> </ul>

2 Pour remplacer les appareils sélectionnés par des appareils d'un autre style, sélectionnez un style d'appareil dans la palette des propriétés :

Emplacement du style	Procédure
Dessin actif	Développez la section De base, puis sélectionnez un style dans le champ correspondant.
Dessin du dossier spécifié en tant qu' <a href="#">emplacement de contenu par défaut des appareils électriques</a>	Dans la barre Général, cliquez sur  . Dans le volet gauche de la fiche de travail Sélectionner un tableau de distribution, recherchez le dessin contenant le style, puis sélectionnez-le. Dans le volet droit, sélectionnez le style.

**AVERTISSEMENT** Le remplacement d'appareils une fois des fils attachés requiert une attention particulière. Si les points de connexion des nouveaux appareils sont différents de ceux des appareils d'origine, les fils ne sont pas correctement raccordés et le circuit est coupé. De même, si les valeurs de propriétés de connexion des nouveaux appareils sont différentes (par exemple, la valeur de tension ou le nombre de pôles), vous devrez peut-être modifier ces valeurs.

3 Dans la palette des propriétés, modifiez les propriétés générales suivantes si nécessaire :


Élément à modifier	Procédure
Description	Pour Description, cliquez sur  , entrez une description, puis cliquez sur OK.

Élément à modifier	Procédure
Calque associé aux appareils	Sélectionnez un autre calque dans le champ Calque. La sélection inclut les calques définis dans le dessin actif.

**4** Développez la section Emplacement, puis apportez les modifications nécessaires aux propriétés d'emplacement :


Élément à modifier	Procédure
Rotation	Saisissez un nouvel angle dans le champ Rotation.  <b>REMARQUE</b> Pour aligner l'appareil perpendiculairement à une autre géométrie de plan d'étage (par exemple, un mur), vous pouvez également utiliser les poignées d'alignement.

Elévation	Dans le champ Elévation prédéfinie, sélectionnez une élévation définie ou saisissez une élévation dans le champ correspondant.  La différence d'élévation des appareils, des fils et du tableau de distribution d'un circuit permet de calculer la longueur de ce circuit. La longueur de circuit peut être calculée uniquement si le tableau de distribution et tous les appareils du circuit se trouvent sur le dessin actif.
-----------	---

Point d'insertion ou normale. La normale correspond à la direction d'extrusion utilisée lorsqu'une élévation est appliquée à une vue de modèle.	Cliquez sur  (Informations supplémentaires). Dans la fiche de travail Emplacement, saisissez les coordonnées du point d'insertion ou de la normale, puis cliquez sur OK.
---	--

Élément à modifier	Procédure
	<p><b>REMARQUE</b> Dans la mesure du possible, utilisez les poignées d'alignement pour <a href="#">déplacer les appareils</a>. Les poignées permettent également de déplacer les fils raccordés. L'utilisation de la fiche de travail Emplacement n'entraîne pas la coupure des connexions entre un appareil et les fils raccordés. Toutefois, vous devrez peut-être redessiner les fils.</p>

5 Développez la section Avancé, puis apportez les modifications nécessaires aux propriétés avancées :

Élément à modifier	Procédure
<p>Systeme</p>	<p>Développez la section Système, puis sélectionnez le système souhaité dans le champ correspondant.</p> <p><b>REMARQUE</b> Le système assigné à l'appareil détermine les propriétés d'affichage correspondantes. Le système assigné à la connexion électrique de l'appareil détermine les connexions autorisées au niveau de la connexion. Pour plus d'informations sur les connexions, voir <a href="#">Configuration des connexions d'un appareil</a> (page 652).</p>
<p>ID de l'appareil (chiffre facultatif)</p>	<p>Développez Données de conception, puis modifiez l'ID de l'appareil dans le champ correspondant.</p>
<p>Propriétés d'une connexion électrique</p>	<p>Développez Circuits, puis cliquez sur  (Propriétés électriques). Dans la fiche de travail Propriétés électriques, modifiez les connexions électriques (voir <a href="#">Modification</a></p>

---

Élément à modifier	Procédure
	<a href="#">des connexions électriques d'un appareil</a> (page 738)), puis cliquez sur OK.

---

6 Appuyez sur la touche *ECHAP*.

---

**REMARQUE** A chaque modification effectuée sur les appareils, vous devrez mettre à jour toutes les nomenclatures de tableau de distribution existantes. Voir la section [Mise à jour des nomenclatures de tableaux](#) (page 779)

---


## Modification des connexions électriques d'un appareil

---

**REMARQUE** Avant d'effectuer la procédure décrite dans cette rubrique, assurez-vous d'avoir assimilé les concepts présentés à la section [Configuration des connexions d'un appareil](#) (page 652).

---

Pour modifier les connexions électriques d'un appareil, accédez à la fiche de travail Propriétés électriques.



Lorsque vous modifiez une connexion, vous devez tenir compte des points suivants :

- Si un circuit est spécifié pour la connexion, la valeur du champ Système ne peut pas être modifiée. Si le type de système de la connexion est Alimentation et éclairage, les valeurs de la tension et du nombre de pôles ne peuvent pas non plus être modifiées. Le verrouillage de ces valeurs permet d'empêcher toute modification non prise en charge par le circuit sélectionné. Pour modifier ces propriétés, vous devez sélectionner la valeur Non attribué dans le champ Circuit.
- Si aucun circuit n'est spécifié pour la connexion, et qu'une propriété ne peut toujours pas être modifiée, le style d'appareil n'autorise pas le remplacement de la valeur de style. Pour plus d'informations sur l'autorisation et l'interdiction du remplacement des styles, voir [Configuration des connexions des styles d'appareil](#) (page 605).
- Lorsque vous assignez ou que vous modifiez la connexion ou que vous modifiez la charge ou la catégorie de charge de la connexion, les circuits affectés sont mis à jour et contrôlés en vue de signaler toute surcharge. Les [préférences de circuit](#) permettent de configurer ou non la génération

automatique de notifications système en cas de surcharge. Ces notifications permettent de savoir si d'autres fils peuvent être ajoutés ou si l'opération doit être annulée. Si vous surchargez un circuit, aucune autre notification n'est générée lors de la session de dessin.

Lorsque vous modifiez les connexions sur une sélection de plusieurs appareils, vous devez également tenir compte des points suivants :


- Si vous surchargez un circuit lors de la modification d'appareils assignés à des circuits différents, la notification de surcharge mentionnée ci-dessus s'affiche également. En revanche, vous devez accéder au gestionnaire de circuits pour identifier le circuit affecté.
- Si une propriété n'est pas modifiable pour l'un des appareils sélectionnés, elle est en lecture seule.
- Les connexions électriques des appareils sélectionnés sont répertoriées par chiffre. Si une connexion associée à un chiffre donné possède un type de système différent pour un ou plusieurs appareils, la valeur \*VARIABLE\* s'affiche dans le champ Type de système et seules les propriétés en commun sont affichées.
- La valeur \*VARIABLE\* s'affiche également pour les propriétés dont la valeur n'est pas identique pour l'ensemble des appareils sélectionnés.
- **Connexions d'alimentation et d'éclairage uniquement** : la valeur \*VARIABLE\* s'affiche également pour les propriétés dont la valeur provient de sources différentes (par exemple, un remplacement de style par opposition à la valeur Par circuit) Lorsque la valeur est définie sur Par circuit pour l'ensemble des appareils sélectionnés, la valeur \*VARIABLE\* s'affiche si la connexion sélectionnée sur tous les appareils n'est pas assignée au même circuit. Le tableau ci-dessous contient des exemples de différents types de scénarios.

Valeur définie pour la connexion 1 de l'appareil 1	Valeur définie pour la connexion 1 de l'appareil 2	Valeur affichée dans la fiche de travail
valeur par défaut du style	<Par circuit> [valeur identique à celle de l'appareil 1]	*VARIABLE*
la valeur correspond à un remplacement de style	<Par circuit> [valeur identique à celle de l'appareil 1]	*VARIABLE*



Valeur définie pour la connexion 1 de l'appareil 1	Valeur définie pour la connexion 1 de l'appareil 2	Valeur affichée dans la fiche de travail
<Par circuit>	<Par circuit>	<Par circuit>
<Par circuit> [valeur du circuit assigné]	<Par circuit>	<Par circuit> [*VARIABLE*]
<Par circuit> [valeur du circuit 1]	<Par circuit> [valeur du circuit 1]	<Par circuit> [valeur du circuit 1]
<Par circuit> [valeur du circuit 1]	<Par circuit> [valeur du circuit 2]	<Par circuit> [*VARIABLE*]

### Pour modifier les connexions électriques des appareils

- 1 Sélectionnez les appareils, puis cliquez sur l'onglet Appareil ► le groupe de fonctions Circuits ► Propriétés du circuit .
- 2 Dans la fiche de travail Propriétés électriques, sélectionnez une connexion.

### Affectation de la connexion à un circuit (facultatif)

- 3 Si nécessaire, vous pouvez filtrer la liste des circuits disponibles en sélectionnant un tableau de distribution dans la liste déroulante Afficher les circuits du tableau de distribution et en spécifiant des valeurs de propriétés de connexion.

Les sélections disponibles dans la liste déroulante Circuit incluent les circuits du dessin actif et ceux de la [base de données du projet d'équipement électrique](#) (le cas échéant) dont les valeurs de propriétés correspondent à celles spécifiées pour la connexion et qui sont définis sur le type de système Général. Si le type de système de la connexion sélectionnée sur tous les appareils est identique, les sélections incluent également les circuits associés à ce type de système (Alimentation et éclairage ou Autre). En revanche, si le type de système de la connexion n'est pas identique pour tous les appareils, les sélections se limitent aux valeurs de ces différents types.

La charge actuelle s'affiche en regard du nom des circuits disponibles. Cette charge correspond à la charge totale du circuit

pour l'ensemble des dessins associés, y compris la base de données du projet d'équipement électrique.

4 Dans la liste Circuit, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Sélectionnez le circuit auquel assigner la connexion sélectionnée sur tous les appareils.
- Pour supprimer les affectations aux circuits des appareils, sélectionnez Non attribué.

---

**REMARQUE** Lorsqu'un circuit est sélectionné, la valeur du champ Système ne peut plus être modifiée. Si le type de système de la connexion est Alimentation et éclairage, les valeurs de la tension et du nombre de pôles ne peuvent pas non plus être modifiées. Le verrouillage de ces valeurs permet d'empêcher toute modification non prise en charge par le circuit sélectionné.

---

### Spécifications des propriétés de la connexion

5 Sous Valeurs, spécifiez les valeurs des propriétés de la connexion.

Pour une description des différentes propriétés, voir [Configuration des connexions d'un appareil](#) (page 652).

Si vous utilisez une base de données du projet d'équipement électrique et que plusieurs dessins sont ouverts, vous pouvez recharger la base de données du projet d'équipement électrique dans les différents dessins ouverts. Ce rechargement entraîne la mise à jour des informations sur le circuit de chaque dessin. Par exemple, si vous modifiez la charge ou l'affectation à un circuit d'un appareil, vous pouvez recharger la base de données du projet d'équipement électrique dans les autres dessins ouverts de manière à refléter ces modifications.

## Modification des propriétés d'un tableau de distribution

La palette des propriétés permet de modifier les propriétés des tableaux de distribution. Pour plus d'informations sur la modification des propriétés des objets à l'aide de la palette, voir [Modification des propriétés d'objet à l'aide de la palette des propriétés](#) (page 145).

---


**REMARQUE** Pour plus d'informations sur le déplacement de tableaux de distribution, voir [Déplacement d'un appareil ou d'un tableau de distribution](#) (page 728).

---


### Pour modifier les propriétés des tableaux de distribution

1 Sélectionnez les tableaux de distribution.


2 Pour remplacer les tableaux de distribution par des tableaux de distribution d'un autre style, sélectionnez un style de tableau de distribution dans la palette des propriétés. Pour cela, effectuez l'une des opérations suivantes :

Emplacement du style	Procédure
Dessin actif	Dans la palette des propriétés, développez la section De base, puis sélectionnez un style dans le champ correspondant.
Dessin du dossier spécifié en tant qu' <a href="#">emplacement de contenu par défaut des tableaux électriques</a>	Dans la barre Général, cliquez sur  . Dans le volet gauche de la fiche de travail Sélectionner un tableau de distribution, recherchez le dessin contenant le style, puis sélectionnez-le. Dans le volet droit, sélectionnez le style.

3 Apportez les modifications nécessaires aux autres propriétés générales :

Élément à modifier	Procédure
Description	Pour Description, cliquez sur  , entrez une description, puis cliquez sur OK.
Calque associé aux tableaux de distribution	Sélectionnez un autre calque dans le champ Calque. La sélection inclut les calques définis dans le dessin actif.

4 Développez la section Emplacement, puis apportez les modifications nécessaires aux propriétés d'emplacement :

Élément à modifier	Procédure
Rotation	<p>Saisissez un nouvel angle dans le champ Rotation.</p> <hr/> <p><b>REMARQUE</b> Pour <a href="#">aligner le tableau de distribution</a> perpendiculairement à une autre géométrie de plan d'étage (par exemple, un mur), vous pouvez également utiliser les poignées d'alignement.</p>
Élévation	<p>Dans le champ Élévation prédéfinie, sélectionnez une <a href="#">élévation définie</a> ou saisissez une élévation dans le champ correspondant.</p> <p>La différence d'élévation des appareils, des fils et du tableau de distribution d'un circuit permet de calculer la longueur de ce circuit. La longueur de circuit peut être calculée uniquement si le tableau de distribution et tous les appareils du circuit se trouvent sur le dessin actif.</p>
Point d'insertion ou normale. La normale correspond à la direction d'extrusion utilisée lorsqu'une élévation est appliquée à une vue de modèle.	<p>Cliquez sur  (Informations supplémentaires). Dans la fiche de travail Emplacement, saisissez les coordonnées du point d'insertion ou de la normale, puis cliquez sur OK.</p> <hr/> <p><b>REMARQUE</b> Vous pouvez également <a href="#">déplacer les tableaux de distribution</a> à l'aide des poignées d'alignement.</p>

5 Si nécessaire, développez la section Avancé, développez Système, puis sélectionnez un nouveau système dans le champ correspondant.

6 Développez la section Données de conception, puis apportez les modifications nécessaires aux propriétés correspondantes :

Élément à modifier	Procédure
Nom du tableau de distribution	Dans le champ Nom, entrez un nom unique.
Intensité nominale du tableau de distribution	Indiquez une nouvelle intensité nominale dans le champ correspondant.
Nombre de logements	Modifiez le nombre de logements dans le champ correspondant.  <b>REMARQUE</b> Le nombre de circuits assignés au tableau de distribution ne doit pas dépasser le nombre de logements. Si un tableau de distribution comporte plus de circuits que de logements, certains circuits ne sont pas inclus dans la nomenclature de tableaux. Si le nombre de circuits est trop élevé, le système génère un avertissement lors de la création de la nomenclature.
Tension	Modifiez la valeur de tension dans le champ correspondant.
Phase	Dans le champ Phases, sélectionnez 1 ou 3.
<b>REMARQUE</b> L'intensité nominale et la tension d'un tableau de distribution n'affectent pas le fonctionnement du logiciel. Toutefois, elles sont définies en tant que propriétés automatiques.	

7 Appuyez sur la touche *ECHAP*.

**REMARQUE** A chaque modification effectuée sur les tableaux de distribution, vous devrez mettre à jour toutes les nomenclatures de tableau de distribution existantes. Voir la section [Mise à jour des nomenclatures de tableaux](#) (page 779)

Si vous utilisez ce dessin en tant que base de données de projet d'équipement électrique et que vous modifiez les propriétés d'un tableau de distribution dont les circuits sont utilisés dans les dessins liés, vous êtes invité à ouvrir et à enregistrer les dessins affectés lors de l'enregistrement du dessin de la base de données du projet d'équipement électrique.

## Modification des fils

Après avoir [dessiné ou généré des fils](#), vous devrez peut-être modifier le positionnement ou les propriétés de ces fils.

## Modification du positionnement des fils


Vous pouvez modifier le positionnement des fils en déplaçant les poignées d'emplacement situées au niveau du sommet. Le but de l'opération est généralement de nettoyer le positionnement en déplaçant les fils le long des murs, des équipements ou des autres géométries de plan d'étage.

Pour garantir la connectivité du circuit, les fils sont ancrés aux appareils. C'est pourquoi vous ne pouvez pas utiliser les poignées situées à leurs extrémités pour les déplacer. En revanche, lorsque vous déplacez un appareil, les fils correspondants s'étendent de manière à respecter les distances.

### Pour modifier le positionnement d'un fil

- 1 Sélectionnez le fil à déplacer.
- 2 Cliquez sur la poignée d'emplacement située au niveau du sommet du fil.
- 3 Déplacez la poignée, puis cliquez sur le point de la zone de dessin correspondant au nouvel emplacement.
- 4 Appuyez sur la touche *ECHAP*.

## Modification du positionnement d'un fil



## Modification des propriétés des fils

La palette des propriétés permet de modifier les propriétés des fils. Pour plus d'informations sur la modification des propriétés des objets à l'aide de la palette, voir [Modification des propriétés d'objet à l'aide de la palette des propriétés](#) (page 145).

---

**REMARQUE** Pour plus d'informations sur le déplacement de fils, voir [Modification du positionnement des fils](#) (page 746).

---

## Pour modifier les propriétés des fils


### 1 Sélectionnez les fils.

---

**REMARQUE** Avant de calculer les tailles de fils, vous devez ajouter du fil aux appareils du circuit. Vous devez également définir le type de matériau du conducteur pour le style de fil utilisé, par exemple, cuivre ou aluminium, (pour de plus amples informations, voir [Configuration des styles de fils](#) (page 614)).

---

### 2 Dans la palette des propriétés, développez De base, puis apportez les modifications nécessaires aux propriétés correspondantes :

Élément à modifier	Procédure
Description	Développez Général. Pour Description, cliquez sur  , entrez une description, puis cliquez sur OK.
Calque associé aux fils	Développez Général, puis sélectionnez un autre calque dans le champ Calque. La sélection inclut les calques définis dans le dessin actif.
Style de fil	Développez la section Général, puis sélectionnez un style dans le champ correspondant. La sélection inclut les styles de fil définis dans le dessin actif.
Élévation	Développez la section Emplacement, puis effectuez les opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"><li>■ Dans le champ Élévation prédéfinie, sélectionnez une <a href="#">élévation définie</a>.</li><li>■ Dans le champ Élévation, saisissez une élévation.</li></ul> La différence d'élévation des appareils, des fils et du tableau de distribution d'un circuit permet de calculer la longueur de ce circuit. La longueur de circuit peut être calculée uniquement si le tableau de distribution et tous les appareils du circuit se trouvent sur le dessin actif.

---




3 Développez la section Avancé, puis apportez les modifications nécessaires aux propriétés avancées :

---

**IMPORTANT** Pour calculer la taille des fils à l'aide de l'outil de dimensionnement en temps réel, les différents fils sélectionnés doivent répondre aux critères suivants :

- Ils doivent être assignés à un circuit dont le type de système est défini sur Alimentation et éclairage.
- Ils doivent être associés au même style de fil.

---

Élément à modifier	Procédure
Systeme	Développez la section Systeme, puis sélectionnez le système souhaité dans le champ correspondant.
Taille des fils	<p>Développez la section Cotes, puis spécifiez la taille des fils en effectuant l'une des opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Dans la barre Cotes, cliquez sur  pour calculer les tailles automatiquement à l'aide de l'outil de dimensionnement. Cet outil détermine les tailles en fonction des éléments suivants : le matériau et la température de fonctionnement spécifiés dans le style de fil correspondant, l'intensité nominale du circuit d'alimentation et d'éclairage spécifié et la température ambiante spécifiée dans le dessin.</li><li>■ Sélectionnez ou saisissez la taille des câbles de puissance et des fils neutres, de terre et de terre isolés.</li></ul> <p>Les fils dont vous devez spécifier la taille dépendent des <a href="#">spécifications de conception</a> du style de fil sélectionné.</p>

---

4 Appuyez sur la touche *ECHAP*.


---

**CONSEIL** Vous pouvez ajouter des étiquettes aux fils de manière à indiquer les affectations aux circuits ou les styles de fil. Pour plus d'informations, voir [Étiquettes](#) (page 933).

---

## Déplacement des repères sur les fils

- 1 Sélectionnez le fil.
- 2 Cliquez sur la poignée d'emplacement des repères.
- 3 Déplacez la poignée le long du fil, puis cliquez sur le point du fil correspondant au nouvel emplacement.
- 4 Appuyez sur la touche *ECHAP*.



---


**REMARQUE** Pour afficher ou masquer les repères définis sur les segments de fils et les flèches de renvoi, accédez aux [propriétés d'annotation](#) des styles de fils.

---

## Inversion des repères définis sur les fils

- 1 Sélectionnez le fil.
- 2 Cliquez sur la poignée d'inversion pour orienter les repères dans la direction indiquée par la flèche.

3 Appuyez sur la touche *ECHAP*.



---

**REMARQUE** Pour afficher ou masquer les repères définis sur les segments de fils et les flèches de renvoi, accédez aux [propriétés d'annotation](#) des styles de fils.

---

## Modification des équipements électriques

Après avoir positionné le système électrique et vérifié les calculs de conception finale, l'étape suivante consiste généralement à passer en revue l'équipement électrique du dessin et, si nécessaire, à ajouter ou à modifier des éléments. Cette vérification peut également être nécessaire au cours du processus de conception si le projet l'exige.


Les modifications apportées à l'équipement sont susceptibles d'entraîner des modifications au niveau des circuits associés. Pour plus d'informations sur la modification des définitions, voir [Modification des circuits](#) (page 724).

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Voir [Equipement mécanique, électrique et de plomberie dans MEP](#) (page 117).

---

### Pour modifier un équipement électrique

- 1 Sélectionnez la pièce à vues multiples à modifier, puis cliquez sur l'onglet **Equipement** ► le groupe de fonctions **Modifier** ► **Modifier l'équipement** .
- 2 Dans la boîte de dialogue **Modification de pièces à vues multiples**, dans l'onglet **Composant**, sous **All Installed MvParts**, spécifiez un composant. Développez les sous-dossiers le cas échéant.

3 Dans le champ Nom de la taille du composant, sélectionnez une autre taille.

---

**REMARQUE** La liste de noms de tailles de composants comporte les tailles disponibles dans la plage du composant actuel. Si la taille de composant n'est pas disponible, passez à l'étape suivante pour spécifier les filtres et les plages.

---


4 Dans l'onglet Filtre de composant, sous Connexions, pour Diamètre nominal de la connexion, sélectionnez une plage de taille (par exemple, 4-72). Pour filtrer le nombre de tailles disponibles à l'affichage, pour Affichage, entrez un nombre compris dans la plage autorisée.

**Filtre d'affichage**

Afficher: 9 sur 16 composants

5 Sous le graphisme du composant, cliquez sur << ou >> pour parcourir les noms de taille du composant disponibles dans la plage sélectionnée. Dans le champ Nom de la taille du composant, sélectionnez une taille.

**Graphisme de composant de pièce à vues multiples avec affichage**



6 Spécifiez une élévation.

---



**REMARQUE** Si vous changez l'élévation d'une pièce à vues multiples reliée à d'autres objets, ces derniers restent connectés à la pièce à vues multiples et sont placés à la nouvelle élévation.

---

## Modification de chemins de câbles et de tubes IRO

Les modifications au niveau structurel ou architectural ou les modifications des impératifs de projet intervenant au cours du processus de conception se répercutent généralement au niveau des conduites de chemin de câbles et de tube IRO. Par exemple, l'augmentation de la taille globale d'un édifice entraîne inévitablement la modification du positionnement du chemin de câbles. Les tailles augmentent, d'autres circuits sont ajoutés ou l'acheminement des fils est modifié. Vous devrez peut-être également modifier les raccords, notamment en cas de redimensionnement des branches ou de modification des appareils raccordés aux tubes IRO.

### Modification des segments et des raccords de chemin de câbles




## Modification du positionnement d'une conduite de chemin de câbles ou de tube IRO

- 1 Sélectionnez le segment à modifier.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :


### Type de modification



### Procédure

Déplacement d'un chemin de câbles ou d'un tube IRO

Cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Modification ► Déplacer . Spécifiez la distance et la direction en spécifiant un point de base (1), puis un second point (2) de destination de l'objet (3).

### Illustration du mouvement d'un objet MEP




Type de modification	Procédure
	<b>CONSEIL</b> Vous pouvez également déplacer l'objet en cliquant sur la poignée d'emplacement  .
Copie d'un chemin de câbles ou d'un tube IRO	cliquez sur l'onglet Chemin de câbles ou Tube IRO ► le groupe de fonctions Général ► Ajouter la sélection  . Indiquez la distance et la direction en désignant le point de départ, puis le second point.


**RUBRIQUES CONNEXES** Pour plus d'informations, voir Déplacement d'objets ou Copie d'objets.

## Modification du système d'une conduite de chemin de câbles ou de tube IRO


Les systèmes permettent de simplifier le respect des normes du projet à l'échelle de l'ensemble des dessins. Vous pouvez modifier la désignation du système des différents points de connexion. Pour plus d'informations, voir [Utilisation des systèmes](#) (page 147).

### Pour modifier le système d'une conduite de chemin de câbles ou de tube IRO

- 1 Sélectionnez le segment à modifier.
- 2 Spécifiez un système différent, comme suit :
  - Pour un chemin de câbles, cliquez sur l'onglet Chemin de câbles ► le groupe de fonctions Modifier ► Modifier un chemin de câbles  . Spécifiez un système dans la boîte de dialogue Modifier un chemin de câbles.





- Pour les tubes IRO, dans la [palette des propriétés](#) (page 590), sous Général, sélectionnez un système dans la liste.



## Modification de l'élévation d'une conduite de chemin de câbles ou de tube IRO

- 1 Sélectionnez le segment à modifier.
- 2 Spécifiez une élévation définie ou entrez une nouvelle valeur dans les emplacements suivants :

- Pour un chemin de câbles, cliquez sur l'onglet Chemin de câbles ► le groupe de fonctions Modifier ► Modifier un chemin de câbles  dans la boîte de dialogue Modifier un chemin de câbles
- Pour un tube IRO, dans la [palette des propriétés](#) (page 590), sous Positionnement  
Vous pouvez également modifier les coordonnées d'emplacement de tube IRO, les valeurs d'élévation et les types de connexion pour toutes les connexions de tube IRO.


Développez Avancé, puis cliquez sur  ([Détails de la connexion](#) (page 186)) pour ouvrir la fiche de travail Détails de la connexion.

### Pour gérer les modifications apportées à un chemin de câbles ou à un tube IRO en cas de changement d'élévation

- 3 Vérifiez la conduite du chemin de câbles ou du tube IRO afin de déterminer si vous devez ajouter des segments ou modifier l'élévation d'autres segments pour relier l'ensemble.

4 Vous pouvez raccorder des segments en ajoutant des transitions ou des coudes ainsi que des segments de chemin de câbles ou de tube IRO supplémentaires.

#### Connexion de segments de chemin de câbles à des niveaux d'élevation différents




## Modification de la taille d'une conduite de chemin de câbles ou de tube IRO

Cette procédure permet de modifier la taille d'une conduite de chemin de câbles ou de tube IRO. Vous pouvez chaque segment séparément ou redimensionner l'ensemble de la conduite. Si vous modifiez un seul segment, vous devez ajouter une transition afin d'ajuster ce segment à l'ensemble de la conduite.

1 Sélectionnez le segment à modifier.

2 Spécifiez les cotes comme suit :

- Pour un chemin de câbles, cliquez sur l'onglet Chemin de câbles ► le groupe de fonctions Modifier ► Modifier un chemin de câbles  et spécifiez les valeurs de largeur et de hauteur.
- Pour les tubes IRO, dans la [palette des propriétés](#) (page 590), sous Cotes, pour la taille nominale, effectuez une sélection à partir de la liste ou entrez une valeur.

---

**CONSEIL** Si la taille ne se trouve pas dans les [préférences de routage de tube IRO](#) (page 588), vous serez invité à effectuer une [substitution de composant](#) (page 496).

---




3 Dans la boîte de dialogue Maintien de la connexion, indiquez la méthode souhaitée pour connecter le segment modifié à l'ensemble de la conduite :

Méthode de connexion	Option
Modification et adaptation de l'ensemble de la conduite aux paramètres du segment sélectionné	Modifier jusqu'à la prochaine jonction/transition.
Insertion d'un raccord de transition permettant de relier le chemin de câbles ou le tube IRO sans modifier l'ensemble de la conduite	Modifier pour conserver la connexion au composant suivant.


Si vous avez choisi de modifier une conduite reliée à une autre conduite, le raccord de jonction reliant les deux conduites est remplacé. Le raccord de transition approprié est automatiquement inséré au niveau de la jonction.

## Modification de la longueur des segments de chemin de câbles ou de tube IRO


La modification de la longueur des segments de chemin de câbles ou de tube IRO peut s'effectuer à l'aide des poignées d'extension (  ). Ces poignées permettent de conserver l'angle défini pour les segments, de qui facilite la modification de la longueur des conduites déjà disposées.

Si vous utilisez la poignée d'extension située au niveau d'une extrémité raccordée à un autre objet, vous devez indiquer si vous souhaitez conserver la connectivité entre les objets une fois la longueur modifiée.

### Segments de chemin de câbles segments (poignées activées)



Segment de chemin de câbles non raccordé



Segment de chemin de câbles raccordé


### Pour modifier la longueur des segments de chemin de câbles ou de tube IRO

- 1 Sélectionnez le segment à modifier.
- 2 Sélectionnez la poignée d'extension située au niveau de l'extrémité à modifier.
- 3 Si le segment est relié à un autre objet au niveau de l'extrémité sélectionnée, indiquez si vous souhaitez conserver la connectivité et, le cas échéant, la méthode appropriée :

Pour...	Action...
conserver la connectivité en ajustant uniquement les raccords et les segments et conserver l'emplacement actuel des composants	Passez à l'étape suivante.
conserver la connectivité en ajustant tous les objets, y compris les composants	Appuyez sur la touche <i>CTRL</i> .
supprimer la connectivité	Appuyez deux fois sur la touche <i>CTRL</i> .


#### 4 Spécifiez la longueur du segment :

Pour...	Action...
Longueur totale	Appuyez sur la touche <i>TAB</i> pour activer le champ de saisie, puis spécifiez la nouvelle longueur. Appuyez sur la touche <i>ENTREE</i> .
Différence entre la longueur actuelle et la nouvelle longueur	Commencez à étendre ou à réduire la longueur du segment en déplaçant le curseur, puis indiquez la différence de longueur dans le champ de saisie actif par défaut. Appuyez sur la touche <i>ENTREE</i> .
Spécifier une nouvelle extrémité	Déplacez la poignée jusqu'au point correspondant à la nouvelle extrémité, puis cliquez dans la zone de dessin.


**REMARQUE** Pour utiliser les champs de saisie de cote, la fonction de saisie dynamique (  dans la barre d'état de l'application) et le paramètre de saisie de cote du dessin doivent être activés. Ces deux fonctionnalités sont activées par défaut. Si vous les avez désactivées, vous pouvez modifier la longueur en sélectionnant un point d'extension dans le dessin ou en saisissant un dans la fenêtre de commande.

L'exemple ci-dessous décrit la procédure de modification de la longueur d'un segment de tube IRO. Dans cet exemple, un segment de tube IRO est étendu vers la droite. La modification est effectuée en mode d'édition de pièces amovibles à vues multiples ; les objets raccordés, y compris les composants, sont donc modifiés de manière à conserver la connectivité. En l'occurrence, le tube IRO vertical, les raccords reliés et le transformateur sont déplacés.


## Extension du tube IRO




Sélectionnez le segment.



Sélectionnez la poignée d'étirement, puis le mode d'édition.




Entrez la nouvelle longueur.



Résultat

**REMARQUE** Si le segment de chemin de câbles ou de tube IRO n'est raccordé à aucun autre objet, vous pouvez modifier la longueur et l'angle correspondants à l'aide des poignées de départ et d'extrémité.




Ces poignées permettent de modifier l'emplacement XYZ du point de départ ou de l'extrémité d'un segment. Elles facilitent dès lors la connexion d'un segment à une conduite existante et s'utilisent notamment lors de la conception initiale des conduites.

## Coupure et fusion des segments de chemin de câbles ou de tube IRO


Une fois les conduites de chemin de câbles ou de tube IRO dessinées, vous pouvez couper un segment donné, couper l'ensemble de la conduite ou fusionner plusieurs segments. Ce type d'opération s'utilise notamment lors de la détermination du nombre de segments à commander auprès d'un fabricant.

Lors de la fusion de segments, vous ne pouvez pas croiser les raccords pour relier les segments.

### Coupure d'un tube IRO en plusieurs segments



Sélectionnez le segment de tube IRO à couper, puis spécifiez la nouvelle longueur.




Résultat de la division du tube IRO en deux segments distincts


### Pour couper ou fusionner des chemins de câbles et des tubes IRO

- 1 Sélectionnez le chemin de câbles ou le tube IRO et utilisez l'une des méthodes suivantes pour ouvrir la boîte de dialogue :
  - cliquez sur l'onglet Chemin de câbles ► le groupe de fonctions Modifier ► Longueur du chemin de câbles
  - Cliquez sur l'onglet Tube IRO ► le groupe de fonctions Modifier ► Longueur du tube IRO

#### Boîte de dialogue Longueur du chemin de câbles



2 Indiquez la méthode de coupure ou de fusion du chemin de câbles ou du tube IRO :


Type d'opération	Procédure
Application de la longueur à l'ensemble de la conduite	Sélectionnez Appliquer à la conduite de chemin de câbles ou Appliquer à la conduite de tube IRO.
Spécification d'une nouvelle longueur de segment	Sélectionnez Couper.
Fusion de segments	Sélectionnez Fusionner.
Sélection d'un chemin de câbles ou d'un tube IRO	Cliquez sur  (Choix des objets), puis sélectionnez les segments souhaités.
Modification de la longueur	Entrez ou sélectionnez une nouvelle longueur pour chaque longueur de coupe. La liste des longueurs de segment définies comprend les dix dernières longueurs utilisées. Vous pouvez également spécifier la longueur en indiquant des points sur le dessin.

Si vous choisissez l'option Couper, le segment ou la conduite sélectionné(e) est coupé(e) en plusieurs segments de longueur égale à la valeur spécifiée. Si le segment ne peut pas être coupé à intervalles réguliers, le dernier segment est tronqué.

## Modification d'un raccord de chemin de câbles ou de tube IRO

1 Sélectionnez un raccord.

2 En fonction de la sélection :

- Pour un chemin de câbles : cliquez sur l'onglet Raccord de chemin de câbles ► le groupe de fonctions Modifier ► Modifier le raccord  pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier un raccord de chemin de câbles.

- Pour un tube IRO : dans la [palette des propriétés](#) (page 590), sous Général, cliquez sur l'image du composant pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner un composant.

3 Sélectionnez Afficher/Masquer les paramètres du composant supplémentaire pour afficher ou masquer des informations supplémentaires dans cette boîte de dialogue.

---

**CONSEIL** Pour un chemin de câbles, cliquez sur Détails pour afficher cette option.

---


4 Modifiez le raccord :

Élément à modifier	pour un chemin de câbles	pour un tube IRO
Sous-type de composant	Sélectionnez un autre sous-type de composant dans le dossier de type de composant.	Spécifiez un composant à partir du catalogue.
	<p><b>REMARQUE</b> Vous pouvez modifier le sous-type de composant. En revanche, vous ne pouvez pas modifier le type de composant. Par exemple, vous ne pouvez pas remplacer un coude par un té.</p>	
Paramètres (par exemple, taille ou type de connexion)	Cliquez sur l'onglet Filtre de composant, puis spécifiez les paramètres de filtrage de la liste des tailles de composant disponibles. Sélectionnez ensuite le composant souhaité dans le champ Nom de la taille du composant.	Sous Filtrer par cotes, spécifiez les cotes à filtrer.




Élément à modifier	pour un chemin de câbles	pour un tube IRO
Taille	Sélectionnez une taille dans le champ Nom de la taille du composant, puis sélectionnez un composant dans la liste du même nom.	Sous Sélectionner la taille de composant, spécifiez une taille de composant.


## Rotation de raccords de chemin de câbles ou de tube IRO

Les poignées de rotation en forme de flèche (  ) permettent de faire pivoter les raccords de chemin de câbles ou de tube IRO de 90 ou de 180 degrés en direction de la poignée.

### Rotation d'un raccord de chemin de câbles de 180 degrés dans une vue en plan




Sélectionnez le raccord.




Rotation à 180 degrés  
Pour une rotation à 90 degrés, maintenez la touche Ctrl lors de la sélection.


Cliquez sur la poignée de rotation pour faire pivoter l'objet.



Résultat


Dans les vues isométriques, vous pouvez également utiliser des poignées de rotation en forme de diamant (  ) pour faire pivoter les raccords de tube IRO autour du trait d'axe. Ces poignées permettent de choisir l'angle de rotation souhaité.

### Raccord de té de tube IRO dans une vue isométrique



AutoCAD MEP affiche les poignées de rotation sur les raccords de chemin de câbles et de tube IRO comprenant des connexions aux extrémités opposées. Toutefois, lorsque la connectivité des conduites doit être préservée, les options de rotation sont limitées voire inaccessibles (les poignées de rotation sont masquées). Par exemple, dans l'illustration suivante, vous pouvez faire pivoter le raccord de tube IRO non relié situé à gauche de plusieurs façons. En revanche, vous ne pouvez pas faire pivoter le raccord de tube IRO situé à droite, car il est relié à des segments de tube IRO.

### Deux raccords de tube IRO (poignées de rotation affichées et masquées)






Lorsque vous faites pivoter un raccord relié à d'autres objets, ces objets sont ajustés de manière à préserver la connectivité. Par exemple, la longueur des segments raccordés sera peut-être légèrement modifiée suite à l'inversion de l'orientation du raccord. Si les objets ne peuvent pas être ajustés, ils sont déconnectés.

### Pour faire pivoter un raccord de chemin de câbles ou de tube IRO

- 1 Sélectionnez le raccord.

## 2 Faites pivoter le raccord :

Pour...	Action...
appliquer une rotation à 180 degrés (inversion de l'orientation)	Cliquez sur la poignée de rotation (  ).
appliquer une rotation à 90 degrés	Cliquez sur la poignée de rotation ( ) <i>tout en maintenant la touche</i> CTRL  enfoncée.
appliquer une rotation personnalisée	Cliquez sur la poignée de rotation (  ), puis effectuez les opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"><li>■ Entrez le nouvel angle absolu dans le champ de <a href="#">saisie de cote</a> actif.</li><li>■ Déplacez le curseur de manière à augmenter ou à réduire l'angle, appuyez sur la touche <i>TAB</i> pour activer le champ de <a href="#">saisie de cote</a> permettant de spécifier la modification d'angle, puis saisissez la valeur souhaitée.</li><li>■ Faites glisser la poignée vers un nouvel emplacement.</li><li>■ Entrez une valeur sous Rotation dans l'onglet Emplacement des propriétés du raccord.</li><li>■ Saisissez la valeur souhaitée dans la fenêtre de commande.</li></ul>

## Annotation des dessins de système électrique

Les rubriques de cette section décrivent les procédures de création et de modification des nomenclatures de tableaux associées aux dessins électriques. Pour plus d'informations sur l'annotation de dessins à l'aide d'autres éléments (par exemple, des étiquettes, des étiquettes de composant et des symboles de documentation), voir [Création de documents de construction](#) (page 913).

## Ajout d'étiquettes à un fil, à un tube IRO et à un chemin de câbles

L'ajout d'étiquettes aux fils, aux tubes IRO et aux chemins de câbles peut s'effectuer manuellement. Pour plus d'informations, voir [Étiquettes](#) (page 933). Vous pouvez également configurer les préférences de positionnement de manière à ajouter automatiquement des étiquettes aux chemins de câbles et aux tubes IRO dessinés. Pour plus d'informations, voir [Spécification de l'annotation des chemins de câbles](#) (page 622).

## A propos des nomenclatures de tableaux

Dans AutoCAD MEP, les styles de table de nomenclature de tableaux par défaut permettent de créer les types de nomenclature de tableaux suivants :

### ■ Exemple de nomenclature de tableaux du circuit monophasé

PANEL		LP1											
VOLTAGE (L-N):		120		ENCLOSURE TYPE:		NEMA							
VOLTAGE (L-L):		208		MOUNTING SURFACE:									
PHASES, WIRING:		3, 4, 4 W		MOUNTING SURFACE:		SURFACE							
MINIMUM BUS CAPACITY (A):		300 A		NOTES:		none here							
MIN. B.C. DEVICE (A):		300 A											
CMT NO	DESCRIPTION	TRIP AMPS	POLE	PHASE LOADS (VA)						TRIP AMPS	DESCRIPTION	CMT NO	
				A	B	C	D	E	F				
1,3,5	Lab 101	30	3	0	0	0	0	0	0	30	Lab 103	2,4,6	
7,9,11	Lab 101	30	3	0	0	0	0	0	0	30	Lab 103	2,4,6	
7,9,11	Lab 105	30	3	0	0	0	0	0	0	2	SPARE	8,10	
7,9,11	Lab 105	30	3	0	0	0	0	0	0	2	SPARE	8,10	
13,15	SPARE	20	2	0	0	0	0	0	0	2	SPARE	12,14	
13,15	SPARE	20	2	0	0	0	0	0	0	2	SPARE	12,14	
17,19	SPARE	20	2	0	0	0	0	0	0	2	SPARE	16,18	
21	SPARE	20	1	0	0	0	0	0	0	1	SPARE	20	
23	SPARE	20	1	784	192	1102	1152	0	0	1	SPARE	26	
27	SPARE	20	1	0	0	0	0	0	0	1	SPARE	28	
31	SPARE	20	1	0	0	0	0	0	0	1	SPARE	32	
33	SPARE	20	1	0	0	0	0	0	0	1	SPARE	34	
37	SPARE	20	1	0	0	0	0	0	0	1	SPARE	38	
39	SPARE	20	1	0	0	0	0	0	0	1	SPARE	40	
43	SPARE	20	1	0	0	0	0	0	0	1	SPARE	44	
43	SPARE	20	1	0	0	0	0	0	0	1	SPARE	46	
49	SPARE	20	1	0	0	0	0	0	0	1	SPARE	50	
51	SPARE	20	1	0	0	0	0	0	0	1	SPARE	52	
				CONNECTED LOAD PHASE TOTALS (VA)									
				1090		2304							
				CONNECTED LOAD (VA)	DEMAND FACTOR	DEMAND LOAD (VA)				DEMAND LOAD (VA)			
				4.1	1.26	5.1				5.10VA			
										SPARE CAPACITY	84.60VA		
										SPARE CAPACITY	235.81AMPS		
										SPARE CAPACITY	84%		
TOTAL:				4.1		5.1							
LOAD (AMPS):				11.4		14.2							

■ Exemple de nomenclature de tableaux du circuit triphasé

PANEL		LP1											
VOLTAGE (V-Ph)		120		ENCLOSURE TYPE:			NEMA						
VOLTAGE (V-L)		208		MOUNTING			SURFACE						
PHASING WIRING		3 $\phi$ 4 W		MAX. RATING (A)			30000						
MAXIMUM BUS CAPACITY (A)		300 A		NOTES:			Notes here						
MAX. BUS SERVICE (A)		300 A											
CIRCUIT NO	DESCRIPTION	TRIP AMPERS	POLE	PHASE LOADS (VA)			POLE	TRIP AMPERS	DESCRIPTION	CIRCUIT NO			
				A	B	C							
1,3,5	Lab. 101	30	3	0	0	0	3	20	Lab. 103	2,4,8			
1,3,5	Lab. 101	30	3		0	0	3	20	Lab. 103	2,4,8			
1,3,5	Lab. 101	20	3		0	0	3	20	Lab. 103	2,4,8			
7,8,11	Lab. 105	30	3	0	0	0	2	20	SPARE	9,10			
7,8,11	Lab. 105	20	3		0	0	2	20	SPARE	9,10			
7,8,11	Lab. 105	30	3				2	20	SPARE	9,10			
13,15	SPARE	20	2	0	0	0	2	20	SPARE	12,14			
13,15	SPARE	30	2		0	0	2	30	SPARE	12,14			
17,19	SPARE	20	2				2	20	SPARE	15,18			
17,19	SPARE	30	2	0	0	0	1	30	SPARE	15,18			
21	SPARE	20	1		1150	1150	1	20	SPARE	22			
23	SPARE	30	1				1	30	SPARE	24			
25	SPARE	20	1	204	182		1	20	SPARE	26			
27	SPARE	30	1		0	0	1	30	SPARE	28			
29	SPARE	20	1		0	0	1	20	SPARE	30			
31	SPARE	30	1	0	0	0	1	30	SPARE	32			
33	SPARE	20	1		0	0	1	20	SPARE	34			
35	SPARE	30	1		0	0	1	30	SPARE	36			
37	SPARE	20	1	0	0	0	1	20	SPARE	38			
39	SPARE	30	1		0	0	1	30	SPARE	40			
41	SPARE	20	1		0	0	1	20	SPARE	42			
43	SPARE	30	1		0	0	1	30	SPARE	44			
45	SPARE	20	1		0	0	1	20	SPARE	46			
47	SPARE	30	1		0	0	1	30	SPARE	48			
49	SPARE	20	1	0	0	0	1	20	SPARE	50			
51	SPARE	30	1		0	0	1	30	SPARE	52			
53	SPARE	20	1		0	0	1	20	SPARE	54			
				CONNECTED LOAD PHASE TOTALS (VA)									
				1080	936	784							
				CONNECTED LOAD (VA)									
				2.1	2.2	2.1							
				DEMAND FACTOR									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND LOAD (VA)									
				1.7	1.8	1.7							
				DEMAND LOAD (VA)									
				1.4	1.4	1.4							
				DEMAND FACTOR									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND LOAD (VA)									
				1.1	1.1	1.1							
				DEMAND FACTOR									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND LOAD (VA)									
				0.9	0.9	0.9							
				DEMAND FACTOR									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND LOAD (VA)									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND FACTOR									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND LOAD (VA)									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND FACTOR									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND LOAD (VA)									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND FACTOR									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND LOAD (VA)									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND FACTOR									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND LOAD (VA)									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND FACTOR									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND LOAD (VA)									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND FACTOR									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND LOAD (VA)									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND FACTOR									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND LOAD (VA)									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND FACTOR									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND LOAD (VA)									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND FACTOR									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND LOAD (VA)									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND FACTOR									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND LOAD (VA)									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND FACTOR									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND LOAD (VA)									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND FACTOR									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND LOAD (VA)									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND FACTOR									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND LOAD (VA)									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND FACTOR									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND LOAD (VA)									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND FACTOR									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND LOAD (VA)									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND FACTOR									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND LOAD (VA)									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND FACTOR									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND LOAD (VA)									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND FACTOR									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND LOAD (VA)									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND FACTOR									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND LOAD (VA)									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND FACTOR									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND LOAD (VA)									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND FACTOR									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND LOAD (VA)									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND FACTOR									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND LOAD (VA)									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND FACTOR									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND LOAD (VA)									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND FACTOR									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND LOAD (VA)									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND FACTOR									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND LOAD (VA)									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND FACTOR									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND LOAD (VA)									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND FACTOR									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND LOAD (VA)									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND FACTOR									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND LOAD (VA)									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND FACTOR									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND LOAD (VA)									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND FACTOR									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND LOAD (VA)									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND FACTOR									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND LOAD (VA)									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND FACTOR									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND LOAD (VA)									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND FACTOR									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND LOAD (VA)									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND FACTOR									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND LOAD (VA)									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND FACTOR									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND LOAD (VA)									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND FACTOR									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND LOAD (VA)									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND FACTOR									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND LOAD (VA)									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND FACTOR									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND LOAD (VA)									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND FACTOR									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND LOAD (VA)									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND FACTOR									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND LOAD (VA)									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND FACTOR									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND LOAD (VA)									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND FACTOR									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND LOAD (VA)									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND FACTOR									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND LOAD (VA)									
				0.8	0.8	0.8							
				DEMAND FACTOR									

■ Exemple de nomenclature de tableaux de commande

SWITCHBOARD LP2						
277/480 VOLTS		3 4 4 W		300 A AMP MLO	3800D A.L.C. RATING	
				250 A AMP BUS	SURFACE MOUNTED	
CKT NO.	TRIP/ POLES	DESCRIPTION	DEMAND LOAD VA	WIRE SIZE		
1,3,5	20/3	SPARE	0	<Undefined>		
2,4,6	20/3	SPARE	0	<Undefined>		
7,9	20/2	SPARE	0	<Undefined>		
8,10	20/2	SPARE	0	<Undefined>		
11	20/1	SPARE	1152	<Used in multiple drawings>		
12	20/1	SPARE	416	<Used in multiple drawings>		
13	20/1	SPARE	1152	<Used in multiple drawings>		
14	20/1	SPARE	1056	<Used in multiple drawings>		
15	20/1	SPARE	576	<Used in multiple drawings>		
16	20/1	SPARE	384	<Used in multiple drawings>		
17	20/1	SPARE	1056	<Used in multiple drawings>		
18	20/1	SPARE	1056	<Used in multiple drawings>		
19	20/1	SPARE	1056	<Used in multiple drawings>		
20	20/1	SPARE	0	<Undefined>		
21	20/1	SPARE	0	<Undefined>		
22	20/1	SPARE	0	<Undefined>		
23	20/1	SPARE	0	<Undefined>		
24	20/1	SPARE	0	<Undefined>		
25	20/1	SPARE	0	<Undefined>		
26	20/1	SPARE	0	<Undefined>		
27	20/1	SPARE	0	<Undefined>		
28	20/1	SPARE	0	<Undefined>		
29	20/1	SPARE	0	<Undefined>		
30	20/1	SPARE	0	<Undefined>		
31	20/1	SPARE	0	<Undefined>		
32	20/1	SPARE	0	<Undefined>		
33	20/1	SPARE	0	<Undefined>		
34	20/1	SPARE	0	<Undefined>		
35	20/1	SPARE	0	<Undefined>		
36	20/1	SPARE	0	<Undefined>		
37	20/1	SPARE	0	<Undefined>		
38	20/1	SPARE	0	<Undefined>		
39	20/1	SPARE	0	<Undefined>		
40	20/1	SPARE	0	<Undefined>		
41	20/1	SPARE	0	<Undefined>		
42	20/1	SPARE	0	<Undefined>		
Load Category		Connected Load (KVA) x	Demand Factor =	Demand Load (KVA)	TOTAL CONN. LOAD:	7.9 KVA
Lighting		7.9	1.25	9.9	TOTAL DEMAND LOAD:	9.9 KVA
					TOTAL DEMAND LOAD:	11.8 AMPS
					SPARE CAPACITY:	238.1 AMPS

■ Exemple de nomenclature de tableaux de distribution

DISTRIBUTION BOARD DP1						
277/480 VOLTS		3 Ø 4 W		300 A	ANP MLO	3000 A.I.C. RATING
				200 A	ANP BUS	RECESSED INDUNTED
CKT NO.	TRIP/ POLES	DESCRIPTION	DEMAND LOAD VA	WIRE SIZE		
1,3,5	300/3	PANEL PP4 via Transformer	33110	<Undefined>		
2,4,6	300/3	PANEL LP1 via Transformer	5120	<Undefined>		
7,9,11	300/3	PANEL LP2	9680	<Undefined>		
8,10,12	20/3	SPARE	0	<Undefined>		
13,16,17	20/3	SPARE	0	<Undefined>		
14,16,16	20/3	SPARE	0	<Undefined>		
19,21,23	20/3	SPARE	0	<Undefined>		
20,22,24	20/3	SPARE	0	<Undefined>		
25,27,29	20/3	SPARE	0	<Undefined>		
26,28,30	20/3	SPARE	0	<Undefined>		
Load Category			Connected Load (kVA) ×	Demand Factor =	Demand Load (kVA)	TOTAL CONN. LOAD: 63.6 kVA
Lighting			12.0	1.25	15.0	TOTAL DEMAND LOAD: 48.0 kVA
Receptacles (0 - 10 kVA)			10.0	1.00	10.0	TOTAL DEMAND LOAD: 55.3 AMPS
Receptacles (Over 10 kVA)			41.9	0.20	20.9	SPARE CAPACITY: 194.7 AMPS

■ Exemple de nomenclature de tableaux standard

Electrical PP4 Schedule											CONNECTED LOAD		
VOLT/PHASE/WIRE		PANEL SIZE		MAIN TYPE & SIZE			CABINET		MIN. SDC		FED. FROM	VA	LOAD CATEGORY
120/200/3/4		300 A		300 A MLO			MENA		30000		EPI		
CIRCUIT NO.	AREA SERVED	TRIP AMPS	NO. POLES	PHASE LOAD VA			NO. POLES	TRIP AMPS	AREA SERVED	CIRCUIT NO.	LOAD		
				A	B	C					VA	AMP	
1,3	SPARE	250	2	2430	2430	0					4500	19.12	Receptacles
6,7	SPARE	250	2	3800	3800	0	2	60	SPARE	24	7200	34.82	Receptacles
9,11	SPARE	40	2	0	3000	3000	2	60	SPARE	45,8	7200	34.82	Receptacles
12	SPARE	250	1	0	1440	0	1	20	SPARE	10	6000	28.82	Receptacles
14	SPARE	200	1	0	0	1200	1	20	SPARE	13	1200	10.00	Receptacles
18	SPARE	200	1	0	1080	0	1	20	SPARE	15	1200	10.00	Receptacles
18	SPARE	200	1	0	0	1200	1	20	SPARE	17	1200	10.00	Receptacles
20	SPARE	200	1	0	0	0	1	20	SPARE	19	600	2.50	Receptacles
22	SPARE	200	1	0	1000	0	1	20	SPARE	21	1000	8.00	Receptacles
24	SPARE	200	1	0	0	1000	1	20	SPARE	23	1000	8.00	Receptacles
25	SPARE	200	1	1440	0	0	1	20	SPARE	25	1440	12.00	Receptacles
25	SPARE	200	1	0	0	0	1	20	SPARE	27	1000	8.00	Receptacles
30	SPARE	200	1	0	0	0	1	20	SPARE	28	0	0.00	<Undefined>
32	SPARE	200	1	0	0	0	1	20	SPARE	31	0	0.00	<Undefined>
34	SPARE	200	1	0	0	0	1	20	SPARE	33	0	0.00	<Undefined>
36	SPARE	200	1	0	0	0	1	20	SPARE	35	0	0.00	<Undefined>
38	SPARE	200	1	0	0	0	1	20	SPARE	37	0	0.00	<Undefined>
40	SPARE	200	1	0	0	0	1	20	SPARE	39	0	0.00	<Undefined>
42	SPARE	200	1	0	0	0	1	20	SPARE	41	0	0.00	<Undefined>
44	SPARE	200	1	0	0	0	1	20	SPARE	43	0	0.00	<Undefined>
46	SPARE	200	1	0	0	0	1	20	SPARE	45	0	0.00	<Undefined>
48	SPARE	200	1	0	0	0	1	20	SPARE	47	0	0.00	<Undefined>
50	SPARE	200	1	0	0	0	1	20	SPARE	49	0	0.00	<Undefined>
52	SPARE	200	1	0	0	0	1	20	SPARE	51	0	0.00	<Undefined>
54	SPARE	200	1	0	0	0	1	20	SPARE	53	0	0.00	<Undefined>
CONNECTED LOAD				20430	17310	18320	51.8 KVA					144.1	
LOAD CATEGORY		CONN. LOAD	DEMAND FACTOR	EST. LOAD									
Receptacles (0 - 10 KVA)		10.0	1.00	10.0									
Receptacles (Over 10 KVA)		41.8	0.88	20.8									
TOTAL		51.8		30.8									

En règle générale, une nomenclature de tableaux de distribution s'ajoute à une feuille de nomenclature de tableaux qui n'en contient aucun. Toutefois, dans un petit projet, il est possible d'ajouter une nomenclature de tableaux à un dessin qui contient un ou plusieurs tableaux. Vous pouvez personnaliser une nomenclature afin de définir le tableau de distribution, le circuit, les fils et les informations de charge qu'elle contient, ainsi l'organisation de tous ces éléments.

## Ajout d'annotation et de nomenclatures aux appareils

Pour faciliter l'ajout d'annotations et de nomenclatures aux [appareils](#) (page 581), vous pouvez spécifier des jeux de propriétés et des étiquettes des [outils correspondants](#) (page 1326). Les annotations et les nomenclatures sont alors automatiquement insérées lors de l'ajout des appareils au dessin. Un jeu de



propriétés désigne un groupe de propriétés connexes (par exemple, la référence ou le nom du fabricant d'un composant) défini par l'utilisateur. Une étiquette correspond à un symbole permettant d'afficher les données d'un jeu de propriétés attaché à un objet. Ces deux éléments permettent d'annoter les dessins électriques et de créer des nomenclatures. Lors de l'ajout d'appareil, vous pouvez également spécifier des jeux de propriétés et des étiquettes d'appareil manuellement à l'aide de la palette des propriétés.

---

**REMARQUE** Pour plus d'informations sur les outils d'appareil, voir [Création d'outils pour le contenu basé sur des styles](#) (page 1326).

---

## Génération de nomenclatures de tableaux

Vous pouvez générer des nomenclatures de tableaux pour un dessin unique, ou pour des circuits qui s'étendent sur plusieurs dessins. Une fois que les nomenclatures sont générées, vous pourrez par la suite ajouter d'autres appareils aux circuits, voire de nouveaux circuits et tableaux de distribution.

Si vous effectuez des modifications ayant une incidence sur les informations d'une nomenclature de tableaux, il sera nécessaire de mettre à jour la nomenclature. Les modifications en question peuvent être les suivantes :

- Ajout et suppression de circuits
- Suppression d'un tableau de distribution
- Création ou suppression de lien avec un tableau de distribution
- Rattachement ou détachement d'appareils à/d'un circuit
- Modification du nombre de catégories de charge utilisées par le tableau de distribution
- Modification de la charge du circuit d'un appareil
- Modification des propriétés de circuit (par exemple, l'intensité nominale ou la description)
- Modification des propriétés de tableau de distribution (par exemple, le nom du tableau, l'intensité nominale ou les fils)


Toute modification apportée à un tableau de distribution, un circuit ou un appareil qui invaliderait les données d'une nomenclature de tableau de distribution est signalée par une ligne qui traverse cette nomenclature. Si une nomenclature devient obsolète, vous devez la mettre à jour. Vous pouvez vous

assurer de l'exactitude des données du tableau de distribution en exécutant la commande REGEN en cas d'augmentation ou de diminution des charges, ou la commande Mettre à jour la nomenclature de tableaux si vous devez ajouter ou supprimer des entrées de nomenclature. Vous pouvez sélectionner la nomenclature, cliquer à l'aide du bouton droit de la souris, puis sélectionner Mettre à jour la nomenclature de tableaux à partir du menu contextuel. Les actions qui peuvent rendre une nomenclature de tableaux obsolète sont les suivantes :


- Ajout ou suppression de circuits
- Création ou suppression de lien avec un tableau de distribution
- Modification des catégories de charge
- Rechargement d'une base de données de projet d'équipement électrique mise à jour
- Une référence de fichier externe utilise une base de données de projet d'équipement électrique qui est plus ancienne que celle référencée dans le dessin actuel

Pour générer une nomenclature de tableaux destinée à un tableau de distribution ne résidant pas sur le dessin actif, vous devez spécifier une base de données de projet d'équipement électrique (si ce n'est pas déjà fait) sur


l'onglet Base de données du projet d'équipement électrique de la boîte de dialogue Préférences électriques.




#### Pour générer une nomenclature de tableaux sur une feuille séparée

- 1 Créez un dessin de vue générale, puis ouvrez-le.
- 2 Cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Préférences ► Equipement électrique  .
- 3 Dans la boîte de dialogue Préférences électriques, cliquez sur l'onglet Base de données du projet d'équipement électrique.
- 4 Dans le champ Base de données du projet, indiquez le fichier de base de données du projet d'équipement électrique.


5 Dans les palettes d'outils électriques, cliquez sur la palette des étiquettes et des nomenclatures.



6 Cliquez sur un outil de nomenclature de tableaux.


**REMARQUE** Vous pouvez aussi sélectionner un tableau de distribution dans le dessin, puis cliquez sur l'onglet Tableau de distribution ► le groupe de fonctions Circuits ► Nomenclature de tableaux .

7 Dans la boîte de dialogue Nomenclature de tableaux, sous Tableau de distribution, spécifiez le tableau de distribution pour lequel vous souhaitez créer une nomenclature.



Les tableaux de distribution disponibles dans la liste déroulante sont affectés à la base de données du projet d'équipement électrique.

## 8 Sélectionnez un style de table de nomenclature de tableaux.




9 Dans la zone Afficher les tableaux de distribution à partir de, cliquez sur l'option Base de données du projet électrique, puis cliquez sur OK.


10 Répétez les étapes précédentes pour créer d'autres nomenclatures de tableaux dans la même feuille.

Pour générer une nomenclature de tableaux dans le dessin en cours, vous pouvez utiliser l'outil Nomenclature de tableaux de la palette d'outils Equipement électrique. Vous pouvez également créer une nomenclature de tableaux à l'aide du gestionnaire de circuits.

### Pour générer une nomenclature de tableaux dans le dessin en cours à l'aide du gestionnaire de circuits

1 Cliquez sur l'onglet Analyse ► le groupe de fonctions Equipement électrique ► Gestionnaire de circuits .


---

**REMARQUE** Vous pouvez aussi sélectionner un tableau de distribution et cliquer sur l'onglet Tableau de distribution ► le groupe de fonctions Circuits ► Gestionnaire de circuits .


---

2 Dans le volet gauche du gestionnaire de circuits, sélectionnez le nom d'un tableau de distribution, cliquez dessus avec le bouton

droit de la souris, puis choisissez Insérer une nomenclature de tableaux.



3 Dans le champ Style de table de nomenclature de tableaux de la boîte de dialogue Nomenclature de tableaux, sélectionnez un style.



4 Cliquez sur OK.

5 Cliquez dans le dessin en cours pour placer la nomenclature de tableaux.

## Mise à jour des nomenclatures de tableaux

Les nomenclatures de tableaux doivent être mises à jour en cas de changement des tableaux de distribution, des circuits connectés ou des appareils. Par exemple, si vous ajoutez des appareils d'éclairage à un dessin électrique et si vous les connectez à un circuit d'un tableau de distribution, les valeurs de la nomenclature de tableaux ne sont pas mises à jour automatiquement. Vous devez donc mettre à jour la nomenclature de tableaux afin qu'elle reflète les modifications apportées au circuit.

- Pour mettre à jour tous les tableaux de distribution du dessin, cliquez sur l'onglet **Vue** ► le groupe de fonctions **Apparence** ► la liste déroulante **Régénérer** ► **Régénérer** ou entrez **re** (pour **REGEN**) sur la ligne de commande.
- Pour mettre à jour le tableau de distribution sélectionné, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Mettre à jour la nomenclature de tableaux**

## Exportation d'une nomenclature de tableaux au format Excel

Vous pouvez simplifier la gestion des nomenclatures de tableaux en les exportant sous forme de feuille de calcul Excel. Une fois exportées au format Excel, les nomenclatures de tableaux permettent d'ajouter, de modifier et de supprimer des tableaux, des cellules et des valeurs.

---

**REMARQUE** Les nomenclatures de tableaux créées dans AutoCAD MEP et les nomenclatures de tableaux exportées au format Excel ne sont pas liées. Dès lors, la modification des valeurs dans l'une des nomenclatures n'affecte pas les valeurs de l'autre.

---

### Pour exporter une nomenclature de tableaux au format Excel

- 1 Sélectionnez la nomenclature de tableaux à exporter, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis choisissez **Exporter**.
- 2 Dans la boîte de dialogue **Exporter les données**, entrez un nom de fichier, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Les données de la nomenclature de tableaux exportée sont enregistrées sous forme de fichier texte au format .csv. Vous pouvez alors ouvrir ce fichier dans Excel et accéder aux données.

	A	B	C	D	E	F
1						
2	PANEL					
3						
4	VOLTAGE (L-N):		277			
5	VOLTAGE (L-L):		480			
6	PHASES, WIRES:		3 ? 4 W			
7	MINIMUM BUS CAPACITY (A):		300 A			
8	MAIN O.C. DEVICE (A):		300 A			
9	CKT NO	DESCRIPTION	TRIP AMPS	POLE		PHASE LOADS (VA)
10						A
11	1,3,5	PANEL PP4 via Transformer	300	3		20430
12	1,3,5	PANEL PP4 via Transformer	300	3		
13	1,3,5	PANEL PP4 via Transformer	300	3		
14	7,9,11	PANEL LP2	300	3		3264
15	7,9,11	PANEL LP2	300	3		
16	7,9,11	PANEL LP2	300	3		
17	13,15,17	SPARE	20	3		0
18	13,15,17	SPARE	20	3		
19	13,15,17	SPARE	20	3		
20	19,21,23	SPARE	20	3		0
21	19,21,23	SPARE	20	3		
22	19,21,23	SPARE	20	3		
23	25,27,29	SPARE	20	3		0
24	25,27,29	SPARE	20	3		
25	25,27,29	SPARE	20	3		
26						CONNECTED LOAD PH
27						24782
28						
29						CONNECTED LOAD (K'
30						
31		Lighting				12
32		Receptacles (0 - 10 KVA)				10
33		Receptacles (Over 10 KVA)				41.9
34						
35						
36						
37						
38						
39		TOTAL:				63.9
40		LOAD (AMPS):				76.9



## Création de styles de table de nomenclature de tableaux

Vous pouvez créer des styles de table de nomenclature de tableaux personnalisés afin de respecter les normes de nomenclature de tableaux adoptées dans votre entreprise. Commencez par créer la table personnalisée, puis créez le style de table de nomenclature de tableaux à partir de cette table. Lorsque vous créez une table personnalisée, insérez les codes de champ d'espace réservé aux emplacements où vous souhaitez afficher les données de circuit et de tableau de distribution. Lors de la génération d'une nomenclature de tableaux à l'aide du style de table de nomenclature de tableaux, les codes de champ d'espace réservé sont remplacés par les valeurs de circuit et de tableau de distribution définies dans le gestionnaire de circuits. Pour plus d'informations sur la création de styles de table de nomenclature, voir [Création et modification des tableaux](#).

Les codes de champ suivants sont disponibles dans le cadre des tables de nomenclature de tableaux :

Nom de champs de tableau de distribution	Nom de champs de tableau de distribution	Nom de champs de circuit
Nom du tableau de distribution	Notes du tableau de distribution	Nom du circuit
Intensité nominale du tableau de distribution	Nom de la catégorie de charge du tableau	Description du circuit
Tension phase-phase du tableau de distribution	Puissance installée de la catégorie de charge du tableau	Charge totale du circuit
Tension phase-neutre du tableau de distribution	Facteur de charge de la catégorie de charge du tableau	Intensité nominale du circuit
Phases du tableau de distribution	Demande de charge de la catégorie de charge du tableau	Tension du circuit
Fils du circuit	Puissance installée totale du tableau (KVA)	Nombre de pôles du circuit
Type principal de tableau	Puissance installée totale du tableau (ampères)	Phase du circuit

<b>Nom de champs de tableau de distribution</b>	<b>Nom de champs de tableau de distribution</b>	<b>Nom de champs de circuit</b>
Taille principale du tableau	Demande de charge totale du tableau (KVA)	Catégorie de charge du circuit
Capacité théorique du tableau (ampères)	Demande de charge totale du tableau (ampères)	Système du circuit
Type de tableau de distribution	Capacité théorique du tableau (KVA)	Type de système du circuit
Type de boîtier du tableau de distribution	Logements du tableau de distribution	Fils du circuit
Montage du tableau de distribution	Capacité supplémentaire du tableau (KVA)	Charge du circuit - Phase A
Capacité d'interruption asymétrique du tableau	Capacité supplémentaire du tableau (ampères)	Charge du circuit - Phase B
Tableau alimenté depuis	Capacité supplémentaire du tableau (%)	Charge du circuit - Phase C
Puissance installée totale du tableau - Phase A	Equilibrage des phases A vers B du tableau de distribution	Intensité du circuit
Puissance installée totale du tableau - Phase B	Equilibrage des phases B vers C du tableau de distribution	
Puissance installée totale du tableau - Phase C	Equilibrage des phases C vers A du tableau de distribution	


# Dessin de systèmes de plomberie

# 10

Cette section présente le processus de conception classique d'un système de plomberie dans AutoCAD MEP, décrit les principaux composants des systèmes de plomberie et détaille les procédures de dessin correspondantes.


## Processus de conception d'un système de plomberie


En principe, le processus de conception d'un système de plomberie dans AutoCAD MEP regroupe les étapes suivantes :



## Etape

## Afficher des informations supplémentaires






## Présentation des systèmes de plomberie

AutoCAD MEP contient de nombreux outils permettant de créer, de modifier et de tracer le dessin des conceptions de système de plomberie. Les rubriques de cette section proposent des informations d'ordre général concernant les fonctions de système de plomberie.

### Conduites et lignes de plomberie

Une fois les équipements et les appareils placés sur le dessin, vous pouvez créer une conduite de plomberie. Une conduite de plomberie correspond à un ensemble de lignes de plomberies et se compose de segments dessinés individuellement qui transportent du gaz ou des liquides d'un point à un autre. Un réseau correspond au jeu de conduites de plomberie interconnectées au sein d'un système, par exemple, un système qui achemine les eaux usées à partir des toilettes, éviers et douches connectés vers la conduite d'évacuation principale.

### Système domestique d'eau chaude et froide



Avant de dessiner une conduite de plomberie, vous devez spécifier un système pour le segment de la palette des propriétés de ligne de plomberie. Lorsque vous dessinez cette conduite, les raccords de plomberie sont insérés automatiquement en fonction des raccords par défaut configurés dans la définition de système correspondante. Toutefois, vous pouvez remplacer les raccords par défaut d'une conduite donnée ou encore ajouter un raccord manuellement. Pour plus d'informations sur la spécification des raccords par défaut, voir [Spécification des raccords par défaut d'une définition de système de plomberie](#) (page 805).

Les lignes de plomberie sont bidimensionnelles (2D) et peuvent être basées sur le système ou sur le style. Il convient dès lors de définir les systèmes de plomberie, les styles de ligne de plomberie et les styles de raccord de plomberie à utiliser avant d'ajouter des lignes de plomberie à un dessin.

Le système d'une ligne de plomberie détermine des propriétés comme le type de système (par exemple, Eau froide, Egouts ou Sécurité incendie) et les raccords à insérer automatiquement, entre autres. Les systèmes contribuent à garantir la cohérence d'une conduite parmi les divers dessins figurant dans un projet. Une fois les styles définis, vous pouvez sélectionner un système dans l'onglet Conception de la palette des propriétés lors du dessin des conduites de plomberie. Pour plus d'informations, voir [Configuration des définitions de systèmes de plomberie](#) (page 804).

Le style de ligne de plomberie détermine l'apparence et la fonction, par exemple, les tailles standard disponibles et l'affichage des intersections de lignes de plomberie dans la vue en plan. Vous pouvez créer des styles de ligne de plomberie en fonction d'informations telles que la taille, le type et l'épaisseur du matériau (par exemple, Nomenclature 40, Acier dur ou Tube en cuivre). Comme pour les systèmes, une fois les styles définis, vous pouvez les sélectionner dans la palette des propriétés lors du dessin des conduites de plomberie.

## Définitions de systèmes de plomberie

Les définitions de systèmes de plomberie sont généralement nommées en fonction des systèmes de plomberie pour lesquels elles sont utilisées (par exemple, système d'eau chaude ou système d'eaux usées). Les paramètres d'une définition de système contrôlent de nombreuses propriétés d'affichage d'un système de plomberie. Par exemple, un style d'identificateur de calque est attribué à une définition de système de plomberie et régit le calque, la couleur et le type de ligne appliqué à ce système.


Dans le logiciel, la connexion des conduites de plomberie associées à des systèmes différents nécessite la modification du système de la conduite à connecter. Cependant, cela n'est pas le cas lorsque les deux définitions de système comportent le même [groupe de systèmes](#). Les groupes de systèmes permettent de connecter plusieurs systèmes entre eux.

## Raccords de plomberie

Lorsque vous spécifiez les systèmes des équipements, des appareils et des segments de ligne de plomberie, AutoCAD MEP insère les raccords de plomberie en fonction des raccords spécifiés dans la définition de système. Par conséquent, il est conseillé de spécifier les paramètres par défaut des définitions de systèmes de plomberie à utiliser sur un projet. Vous pouvez spécifier quatre types de raccords par défaut : les coudes, les tés, les croix et les réducteurs. Par exemple, vous pouvez indiquer au logiciel de placer dans le dessin un té de base plutôt qu'un té droit. Pour plus d'informations sur la spécification des raccords par défaut, voir [Spécification des raccords par défaut d'une définition de système de plomberie](#) (page 805).

---

**REMARQUE** Lorsqu'un raccord doit être inséré mais que ce dernier n'est pas approprié au positionnement, le système insère des lignes de plomberie. Par exemple, l'illustration suivante représente deux instances où l'insertion de coudes n'est pas possible et où le logiciel a donc préféré insérer des lignes de plomberie.



Lorsque vous devez insérer un raccord particulier (commun aux tuyaux ou à la plomberie), vous pouvez [remplacer les raccords par défaut](#) ou encore [ajouter le raccord manuellement](#).

Vous pouvez créer des styles de raccords de plomberie en fonction d'informations comme le type (par exemple, té, croix, siphon ou clapet de retenue) et le sous-type (par exemple 45 degrés en onglet, 90 degrés rayon long ou 3 voies). Le style détermine l'aspect et la fonction des raccords de plomberie. Le logiciel inclut des styles comme les croix et les tés sanitaires.

Vous pouvez créer manuellement les styles de raccords coudés. Toutefois, ils sont également automatiquement créés lors de la création de votre positionnement. Le logiciel insère des coudes, puis ajoute les styles de coude correspondants au dessin le cas échéant. Le type de coude défini en tant que raccord par défaut d'un système de plomberie et l'angle du coude ajouté au positionnement déterminent le nom du style de coude (par exemple, Coude Rayon standard 60 degrés).

## Mouvement associatif

Vous pouvez déplacer les pièces à vues multiples, les raccords ou les segments de plomberie sans compromettre la connexion à l'ensemble du système. Combiné à l'utilisation de certaines poignées, la fonction de mouvement associatif permet de déplacer précisément et rapidement un composant de conduite de plomberie.


Par exemple, lorsque vous [déplacez](#) une pièce à vues multiples, les segments de plomberie liés à cette pièce peuvent être déplacés, raccourcis ou allongés pour conserver le raccordement du système. Vous avez également la possibilité de déplacer un segment de plomberie sans modifier l'emplacement des pièces à vues multiples ou d'autres parties de la conduite.

## Mouvement d'un segment de ligne de plomberie


L'exemple suivant illustre une ligne de plomberie déplacée. Les raccords reliés à la ligne de plomberie sont inclus dans le déplacement. En revanche, tous les autres composants de la conduite demeurent à leur emplacement d'origine.




### Poignée d'emplacement de l'objet de ligne de plomberie sélectionné



### Nouvel emplacement indiqué



### Résultat final




Les coudes raccordés à la ligne de plomberie ont été inclus dans le déplacement et la longueur des lignes de plomberie raccordées aux coudes a été modifiée. Le système est toujours raccordé.


## Mouvement d'une pièce à vues multiples

L'exemple suivant illustre des toilettes **déplacées**. Les lignes de plomberie et les raccords suivent le déplacement. En revanche, tous les autres composants de la conduite demeurent à leur emplacement d'origine.


### Poignée d'emplacement de la pièce à vues multiples sélectionnée



### Nouvel emplacement indiqué



### Résultat final




## Poignées de plomberie

Les poignées permettent d'ajouter ou de modifier rapidement les objets de plomberie ou les pièces à vues multiples. L'ensemble des poignées disponibles s'affiche lors de la sélection d'un objet dans un dessin.


## Poignées d'ajout à une conduite de plomberie

Les poignées d'ajout permettent de commencer le dessin d'une ligne de plomberie rapidement et en toute simplicité. Cela permet de s'assurer du maintien de la connexion entre l'objet et la ligne de plomberie.


### Poignées d'ajout d'un segment de ligne de plomberie



### Poignées d'ajout d'un raccord de plomberie




### Poignées d'ajout d'une pièce à vues multiples (évier)




Certains raccords incluent également des poignées d'ajout qui vous permettent de créer une nouvelle branche directement depuis le raccord. Ainsi, les poignées d'ajout d'un coude permettent de le transformer automatiquement en té. Vous pouvez alors dessiner une ligne de plomberie à partir de ce té. Les branches existantes de la ligne de plomberie restent reliées aux deux autres connexions du té.


Poignée d'ajout sélectionnée sur un coude



Conduite de plomberie dessinée à partir du coude



Coude converti en té automatiquement



## Poignées de modification d'une conduite de plomberie


Les modifications au niveau structurel ou architectural ou les modifications des impératifs de projet intervenant au cours du processus de conception se répercutent généralement au niveau des conduites de plomberie. Par exemple, si un architecte décide d'augmenter la taille d'une pièce, le système de plomberie correspondant doit être modifié en conséquence. Par conséquent, vous devrez peut-être allonger les lignes de plomberie, ajouter des appareils ou modifier le routage des lignes de la pièce.

AutoCAD MEP propose plusieurs poignées permettant de modifier les composants d'un système de plomberie.


## Poignées d'emplacement

Les poignées d'emplacement permettent de déplacer un composant de plomberie dans le plan XY actuel. Les poignées d'emplacement s'affichent sur les composants au niveau de leurs points d'insertion et de connexion.


### Poignées d'emplacement d'un segment de ligne de plomberie



### Poignées d'emplacement d'un raccord de plomberie



### Poignées d'emplacement d'une pièce à vues multiples (pompe)




Si le segment de ligne de plomberie n'est raccordé à aucun autre objet, vous pouvez modifier la longueur et l'angle correspondants à l'aide des poignées de début et d'extrémité.




Ces poignées permettent de modifier l'emplacement XY du point de départ ou du point d'arrivée du segment. Elles facilitent dès lors la connexion d'un segment à une conduite existante et s'utilisent notamment lors de la conception initiale des conduites.

Si le composant ou le segment de ligne de plomberie est relié à d'autres objets, vous devez signaler si vous souhaitez préserver la connectivité lors du déplacement.


## Poignées de rotation

La poignée de rotation (  ) permet de faire pivoter les composants de plomberie intégrés, les raccords de plomberie et les piquages de 90 ou 180 degrés dans la direction indiquée par la poignée.

### Rotation d'une vanne à 3 voies de 90 degrés dans une vue en plan



Sélectionnez la vanne.



Maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur la poignée de rotation pour faire pivoter l'objet.




Résultat


AutoCAD MEP affiche les poignées de rotation sur les raccords, les piquages et les **composants intégrés** des lignes de plomberie qui présentent des connexions à chaque extrémité. Toutefois, lorsque la connectivité des conduites de plomberie doit être préservée, les options de rotation sont limitées voire inaccessibles (les poignées de rotation sont masquées).

Lorsque vous faites pivoter un composant, un raccord ou un piquage relié à d'autres objets, ces objets sont ajustés de manière à préserver la connectivité. Par exemple, la longueur des segments de ligne de plomberie raccordés sera peut-être légèrement modifiée suite à l'inversion de l'orientation du raccord. Si les objets ne peuvent pas être ajustés, ils sont déconnectés.

La poignée de rotation fait pivoter un composant de 180 degrés. La poignée d'inversion oriente un composant (pièce à vues multiples intégrée ou ancrée, raccord ou piquage) suivant la direction du flux.




## Poignées d'extension

Les poignées d'extension (  ) permettent de modifier la longueur des segments de ligne de plomberie. Ces poignées permettent de conserver l'angle défini pour les segments, ce qui facilite la modification de la longueur des segments de ligne de plomberie déjà disposés.


Si vous utilisez la poignée d'extension située au niveau d'une extrémité raccordée à un autre objet, vous devez indiquer si vous souhaitez conserver la connectivité entre les objets.

### Poignées d'extension sur des segments de ligne de plomberie

Segment non raccordé




Segment connecté






L'exemple ci-dessous illustre la procédure d'extension d'un segment de ligne de plomberie dans un système de ventilation. Pour éviter les interférences avec le système de gaines, les objets raccordés sont ajustés afin de préserver la connectivité.


### Ligne de plomberie sélectionnée




### Poignée d'extension sélectionnée



### Nouvelle longueur spécifiée



### Résultat final




## Angles ordonnée/abscisse et pente

Dans un système d'évacuation de plomberie, vous devez maintenir une pente à tous les niveaux. Pour définir cette pente, vous devez indiquer des valeurs d'ordonnée et d'abscisse dans la palette des propriétés lors du dessin de la ligne. La pente est alors automatiquement calculée. Le logiciel calcule également les valeurs d'abscisse et d'ordonnée si vous préférez entrer un pourcentage de pente.

Lorsque vous dessinez des lignes de plomberie définies avec un pourcentage de pente, un glyphe de pente s'affiche automatiquement et indique la direction et les angles d'inclinaison de la pente.

### Affichage du glyphe de pente



L'élévation reflète la valeur d'ordonnée. Lorsque vous terminez un segment, la palette des propriétés reflète la valeur d'élévation. Au fur et à mesure que vous ajoutez des segments, cette élévation est mise à jour en fonction de l'élévation du dernier segment dessiné.

## Débit par appareil

Les informations de débit par appareil sont accessibles à partir de l'onglet Débit par appareil de la boîte de dialogue Propriétés de la pièce à vues multiples.


Vous pouvez spécifier la [table des débits par appareil](#) de sorte qu'elle dimensionne les éléments suivants :

- Ligne de plomberie
- Type d'appareil
- Type d'occupation (destiné au public ou à un usage privé)

Vous pouvez également afficher les informations concernant la connexion pour chaque point de connexion défini sur l'appareil.

## Calculs

Dans les dessins de système de plomberie, vous pouvez obtenir des informations sur les calculs de taille de ligne de plomberie pour les appareils (pièces à vues multiples) dans l'onglet Calculs de la boîte de dialogue Propriétés de la pièce à vues multiples. Vous pouvez y accéder en cliquant sur un appareil, puis en cliquant sur l'onglet Equipement ► le groupe de fonctions

Modifier ► Propriétés de l'équipement .

Les valeurs de cet onglet s'affichent uniquement si vous avez dimensionné la ligne de plomberie correspondante. Ces valeurs sont en lecture seule et ne peuvent donc pas être modifiées. Vous pouvez afficher les propriétés de débit et de pression pour chacune des connexions de l'appareil (valeurs minimales et calculées). Les valeurs minimales de débit et de pression sont nécessaires à l'adaptation de l'alimentation en eau de l'appareil. Les valeurs de débit et de pression calculées correspondent aux valeurs déterminées par les commandes de dimensionnement de ligne en fonction du positionnement de la conception dans le dessin. Vous pouvez également afficher le type de système de chaque connexion.

## Tables de dimensionnement des lignes de plomberie

Le calcul du dimensionnement des lignes de plomberie repose sur deux types de tables de dimensionnement (également appelées tables de dimensionnement des canalisations) :

- Les tables de dimensionnement des canalisations d'amenée spécifient la longueur de ligne de plomberie équivalente aux raccords et aux vannes.

- Les tables de dimensionnement des canalisations sanitaires spécifient les charges de débit par appareil maximales autorisées pour les différents types de conduite sanitaire (piles, branches et décalages).


La précision des calculs de dimensionnement des lignes de plomberie dépend de la manière de référencer et d'utiliser les tables de dimensionnement. Si prévoyez de faire du dimensionnement, commencez par identifier les tables de dimensionnement des lignes de plomberie à utiliser, puis assurez-vous qu'elles sont correctes.

AutoCAD MEP inclut des exemples de tables de dimensionnement des canalisations d'amenée et des canalisations sanitaires, basées sur les normes industrielles. Toutefois, des tables de dimensionnement adaptées aux impératifs de vos projets et conformes aux normes en vigueur devront être créées. Vous pouvez vous servir des exemples fournis avec le logiciel pour la création de tables des débits par appareil personnalisées. Pour plus d'informations, voir [Spécification des tables de dimensionnement des lignes de plomberie](#) (page 809).

## Valeurs de conception pour le dimensionnement des canalisations d'amenée

La section Valeurs de conception de la boîte de dialogue Taille de la ligne de plomberie d'alimentation permet de définir les valeurs des paramètres de conception de la conduite d'alimentation. Pour indiquer ces valeurs, vous devez connaître la source de l'eau ainsi que la valeur de pression en livres par pouce carré. Vous devez également connaître la valeur de pression minimale requise pour l'appareil le plus élevé du modèle d'édifice.

### Section Valeurs de conception de la boîte de dialogue Taille de la ligne de plomberie d'alimentation



### Table de dimensionnement des lignes de plomberie

Sélectionnez la [table de dimensionnement des lignes de plomberie](#) (table de dimensionnement des canalisations) créée en fonction des normes en vigueur

(par exemple, le DTU plomberie). Pour vérifier les valeurs de la définition de table, cliquez sur l'icône Table de dimensionnement des lignes de plomberie, puis cliquez sur l'onglet Longueurs de ligne de plomberie équivalentes.

Le module de plomberie analyse les valeurs des vannes et des raccords du dessin et vérifie qu'elles correspondent à la longueur de la ligne d'alimentation de la conduite.

### **Vitesse restreinte**

L'option Vitesse restreinte permet de limiter la vitesse du flux de la taille de ligne de plomberie à la valeur indiquée. La valeur du champ Vitesse restreinte doit correspondre à la vitesse maximale à appliquer à la conduite. Cette option permet d'éviter les problèmes du type coup de bélier. La valeur par défaut est de 10 piedspar seconde (ft/s).

### **Pression à la source**

Le champ Pression à la source définit la valeur de pression de l'eau arrivant à l'édifice. Par exemple la pression à la source de l'édifice peut provenir d'une pompe de surpression. La valeur par défaut est définie sur 15 psi.

### **Pression de l'appareil le plus haut**

Le champ Pression de l'appareil le plus haut définit la valeur de pression minimale à appliquer à l'appareil le plus élevé de la conduite d'amenée afin de garantir un débit suffisant. Par exemple, le fonctionnement de la chasse d'eau d'un appareil situé à une élévation de 25 mètres peut nécessiter une pression de 15 psi. La valeur par défaut est définie sur 15 psi.

### **Compteur d'eau des pertes de charge**

Si la conception inclut un compteur d'eau, vous devez mesurer les pertes totales de charge du compteur d'eau. Le compteur d'eau est considéré comme appartenant au système d'eau ; en principe, il ne fait pas partie de l'édifice. Il n'est généralement pas inclus à la conception ; sa valeur par défaut est donc définie sur 0 psi.

### **Facteur C de Hazen-Williams**

Le facteur C détermine la perte de charge de la conduite à l'aide de la formule de Hazen-Williams. Le facteur C est connu sous le nom de facteur C de Hazen-Williams ou de coefficient C de perte de charge. Le facteur C dépend de la rugosité relative du mur interne de la canalisation et varie suivant les types de canalisations. Le facteur C est en principe de 100 pour les canalisations

en acier et de 130 pour les canalisations en laiton et en cuivre. La valeur par défaut dans le dimensionnement des canalisations d'amenée est de 100.

## Personnalisation du contenu de plomberie

En règle générale, le contenu de plomberie est créé par les différents utilisateurs. AutoCAD MEP fournit deux types de contenu de plomberie :

- Le **contenu basé sur les styles** désigne les objets 2D définis par style. Les styles sont des jeux de propriétés et de blocs de visualisation associés. Dans les dessins de plomberie, le contenu basé sur des styles inclut les lignes de plomberie, les raccords de plomberie et les objets schématiques des diagrammes schématiques.
- Le **contenu basé sur les catalogues** désigne les objets 3D associés à des définitions de composant et aux modèles de composants correspondants et regroupés au sein de catalogues de composants. Dans les dessins de plomberie, le contenu basé sur des catalogues inclut les équipements de plomberie (également appelés "pièces à vues multiples" ou "composants") et les appareils sanitaires.  
Les contenus basés sur des catalogues sont associés à des systèmes (type de style). Un système stocke les propriétés qu'il est possible de partager entre tous les objets de système de construction affectés au système. Cette fonction permet de garantir l'homogénéité des [systèmes](#) à l'échelle du dessin. Voir [Utilisation de contenus basés sur un style](#) (page 133) et [Utilisation de contenus basés sur des catalogues](#) (page 122) pour plus d'informations sur les types de contenu.

## Création de contenu basé sur des styles

Le gestionnaire des styles permet de créer du [contenu basé sur les styles](#) (page 1001) définissant les lignes et les raccords de plomberie, ainsi que les objets schématiques. Vous pouvez convertir des lots d'objets existants en styles de [symboles schématiques](#) en suivant les méthodes suivantes :

- Convertir les styles de symboles schématiques disponibles dans AutoCAD MEP en composants (paramètres et blocs de visualisation), personnaliser les composants, puis les reconverter en styles de symboles schématiques
- Convertir un groupe de blocs AutoCAD appartenant à une bibliothèque de blocs personnalisée en styles de symboles schématiques


## Création de contenu basé sur des catalogues

Vous pouvez créer deux types de composants de catalogues, [paramétriques et basés sur les blocs](#), à l'aide du [générateur de contenu](#). Le générateur de contenu est un outil de création de contenu qui inclut des fonctions de modélisation 3D et de dessin 2D. Pour plus d'informations, voir [Construction de raccords paramétriques à l'aide du générateur de contenu](#) (page 1090) et [Création de composants basés sur des blocs à l'aide du générateur de contenu](#) (page 1266).

## Configuration des définitions de systèmes de plomberie

Cette section décrit la procédure de définition des propriétés permettant de contrôler l'aspect et le comportement des objets insérés dans les conceptions de système de plomberie.

### Création d'une définition de système de plomberie

1 Dans l'[espace de travail Plomberie](#), cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► la liste déroulante Gestionnaire des styles ► Définitions de systèmes de plomberie .

2 Créez la définition de système de plomberie à l'aide du volet gauche du gestionnaire des styles :

Pour	Action
créer une définition de système	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Définitions de systèmes de plomberie, puis choisissez Nouveau.</li><li>2 Entrez un nom, puis appuyez sur la touche <i>ENTREE</i>.</li></ol>
copier une définition existante	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une définition de système existante, puis choisissez Copier.</li><li>2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Définitions de systèmes de plomberie, puis choisissez Coller.</li></ol>



Pour	Action
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément copié, puis cliquez sur Renommer.</li> <li>4 Entrez un nouveau nom, puis appuyez sur la touche <i>ENTREE</i>.</li> </ol>

3 Dans l'onglet Général, saisissez un nom et une description.

4 Dans l'onglet Paramètres par défaut, spécifiez les [raccords par défaut](#) à utiliser lors du positionnement.

5 Dans les onglets restants, spécifiez les autres propriétés relatives à cette définition de [système](#), puis cliquez sur OK.

---

**CONSEIL** Si vous définissez un système de plomberie sanitaire utilisant des eaux grises ou des eaux noires, vous devez définir le type de système sur Egouts dans l'onglet Règles de conception. Ce type de système permet en effet à la commande de [calcul de taille](#) de reconnaître le système en tant que réseau de canalisations sanitaires, et donc la définition d'une valeur de taille de conduite.

---

## Spécification des raccords par défaut d'une définition de système de plomberie

Lorsque vous spécifiez les systèmes des équipements, des appareils et des lignes de plomberie, les raccords de plomberie sont insérés automatiquement dans AutoCAD MEP, suivant les raccords par défaut spécifiés pour la définition de système correspondante. Vous devez donc spécifier les raccords par défaut des définitions de système utilisées dans les projets. Vous pouvez spécifier les raccords par défaut de quatre types de raccords :

- Coudes
- Tés
- Croix
- Réductions


Par exemple, vous pouvez choisir d'insérer par défaut un té de base et non un té droit.

---


**REMARQUE** Lorsque vous devez insérer un raccord particulier, vous pouvez [remplacer les raccords par défaut](#) de la conduite que vous dessinez ou encore [ajouter le raccord manuellement](#).

---

#### Pour spécifier les raccords par défaut d'une définition de système de plomberie

- 1 Dans l'[espace de travail Plomberie](#), cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► la liste déroulante Gestionnaire des styles ► Définitions de systèmes de plomberie  .

---

**REMARQUE** Vous pouvez aussi sélectionner un raccord dans le dessin, puis cliquer sur l'onglet Raccord de plomberie ► le groupe de fonctions Général ► la liste déroulante Modifier le style ► Modifier le style du système  .

---

- 2 Dans le gestionnaire des styles, sélectionnez le système pour lequel vous souhaitez spécifier les raccords par défaut.
- 3 Dans l'onglet Paramètres par défaut, spécifiez les raccords et cliquez sur OK :
  - Coude

---

**CONSEIL** Lorsque vous dessinez un système, le logiciel insère des coudes, puis ajoute les styles de coude correspondants au dessin le cas échéant. Le type de coude défini et l'angle du coude ajouté au positionnement déterminent le nom du style de coude (par exemple, Coude Rayon standard 60 degrés). Les styles de coude sont stockés au sein des dessins ; vous pouvez dès lors les appliquer à d'autres coudes lors de la modification du positionnement.

---

- Té
- Té vers le haut
- Té vers le bas
- Croix
- Transition

---

**REMARQUE** Si une liste est vide ou que le raccord souhaité n'y figure pas, cliquez sur Importer, sélectionnez un raccord, puis cliquez sur OK. Les coudes sont insérés automatiquement et de manière dynamique en fonction de l'orientation des conduites ; dès lors, aucune option d'importation n'est disponible pour ce type de raccords.

---

## Configuration de tables des débits par appareil

Les tables des débits par appareil répertorient les débits par type d'appareil et par type d'occupation pour les types de système suivants : eau froide, eau chaude et eaux usées. Les définitions de table des débits par appareil sont disponibles dans le gestionnaire des styles, dans l'onglet Table.

Lorsque vous ajoutez ou que vous modifiez un appareil dans un dessin, vous devez spécifier une table des débits par appareil et un type d'appareil dans la boîte de dialogue Ajout d'une pièce à vues multiples.

AutoCAD MEP applique une valeur de débit par appareil par défaut à chaque connexion définie sur l'appareil en fonction du type de système associé et des valeurs spécifiées dans la fiche de travail. Vous pouvez cependant modifier les valeurs appliquées.

### Application d'un débit d'appareil par défaut


- 1 Recherchez toutes les lignes de la table des débits par appareil correspondant au type d'appareil.
- 2 Dans ces lignes, recherchez celle qui correspond au sous-type de l'appareil.
- 3 En cas d'échec de la recherche de la ligne, recherchez la ligne en fonction des mots clés correspondant au sous-type d'appareil.

Si aucune correspondance ne peut être établie entre l'appareil et la table des débits par appareil, aucune valeur de débit par appareil par défaut n'est attribuée. Pour bénéficier de l'application de valeurs par défaut, utilisez les tables des débits par appareil correspondant aux appareils sanitaires.


Lors du calcul du dimensionnement des lignes de plomberie, le logiciel utilise les valeurs de débit par appareil appliquées aux appareils définis dans le dessin. Si prévoyez de dimensionner la ligne de plomberie, commencez par identifier les tables de débit par appareil à utiliser, puis assurez-vous qu'elles sont correctes.

Le logiciel inclut un exemple de table des débits par appareil basé sur les normes industrielles. Toutefois, des tables des débits par appareil adaptées aux impératifs de vos projets et conformes aux normes en vigueur (par exemple, le DTU plomberie) devront être créées. Vous pouvez utiliser la table d'exemple pour vous aider.

## Création d'une table des débits par appareil


- 1 Dans l'[espace de travail Plomberie](#), cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► Gestionnaire des styles .
- 2 Dans le volet gauche du gestionnaire des styles, ouvrez Objets de plomberie, puis ouvrez Définitions de tables des débits par appareil.
- 3 Sous Définitions de tables des débits par appareils, cliquez sur Standard, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur Copier.
- 4 Sélectionnez Définitions de tables des débits par appareil, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Coller.
- 5 Sélectionnez Standard (2), cliquez avec le bouton droit de la souris, choisissez Renommer, saisissez le nom de la définition de table des débits par appareil à créer, puis appuyez sur la touche *ENTREE*.
- 6 Dans le volet droit, cliquez sur l'onglet Général, puis saisissez un nom et une description. Vous pouvez également cliquer sur Notes pour ajouter un texte de remarques ou une documentation de référence.
- 7 Pour modifier la table, cliquez sur l'onglet Table, sélectionnez les lignes de votre choix, utilisez les boutons Ajouter, Modifier et Supprimer le cas échéant, puis cliquez sur OK.

## Importation d'une table des débits par appareil dans un dessin

- 1 Ouvrez les deux dessins, puis activez l'[espace de travail Plomberie](#).
- 2 Cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► Gestionnaire des styles .
- 3 Dans le volet gauche du gestionnaire des styles, sélectionnez la table des débits par appareil à importer (située sous le dessin qui la contient), cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Copier.

4 Sous le dessin dans lequel vous souhaitez importer la table des débits par appareil, sélectionnez Définitions de table des débits par appareil, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Coller.

## Spécification des tables de dimensionnement des lignes de plomberie

- 1 Dans l'[espace de travail Plomberie](#), cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► Gestionnaire des styles .
- 2 Dans le volet gauche du gestionnaire des styles, sous Objets de plomberie, cliquez sur une définition de table de dimensionnement (canalisation d'amenée ou canalisation sanitaire).
- 3 Dans le volet gauche du gestionnaire des styles, cliquez sur Standard, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Copier.
- 4 Cliquez sur l'élément de définitions de table de dimensionnement adéquat (Canalisation d'amenée ou Canalisation sanitaire), cliquez avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur Coller.
- 5 Sélectionnez Standard (2), cliquez avec le bouton droit de la souris, choisissez Renommer et saisissez le nom de la table de dimensionnement à créer. Appuyez ensuite sur la touche *ENTREE*.
- 6 Cliquez sur l'onglet Général, puis modifiez le nom et la description. Cliquez sur Notes pour ajouter du texte ou de la documentation de référence.
- 7 Spécifiez les définitions s'appliquant aux canalisations d'amenée ou sanitaires :
  - Pour créer une définition de table de dimensionnement des canalisations d'amenée, cliquez sur l'onglet Longueurs de lignes de plomberie équivalentes, puis apportez les modifications nécessaires à la définition à l'aide des boutons Nouvelle ligne, Supprimer une ligne, Nouvelle colonne, Modifier la colonne et Supprimer une colonne.
  - Pour créer une définition de table de dimensionnement des canalisations sanitaires, cliquez sur l'onglet Piles, Branches ou Décalages, puis apportez les modifications nécessaires aux

lignes de la définition à l'aide des boutons Nouvelle ligne et Supprimer.

## Configuration de styles de lignes et de raccords de plomberie

Les styles de ligne et de raccord de plomberie déterminent respectivement l'aspect et la fonction des lignes de plomberie et des raccords de plomberie. Par exemple, les styles de ligne de plomberie déterminent l'affichage des intersections de lignes de plomberie, les tailles nominales disponibles ainsi que les propriétés d'affichage.

Cette section fournit des informations sur les styles spécifiques à la plomberie. Pour obtenir des informations d'ordre général applicables à tous les domaines des systèmes de construction, y compris à la plomberie, voir [Configuration des styles](#) (page 1007).

---

**REMARQUE** Dans le module de plomberie, aucune distinction n'est faite entre les branches horizontales et les conduites principales d'un réseau. Par conséquent, vous pouvez créer un style de ligne de plomberie spécifique aux branches horizontales.

---


## Spécification d'annotation pour un style de ligne de plomberie


Un style de ligne de plomberie détermine l'affichage de la ligne en cas d'intersection avec une autre ligne. Lorsque l'élévation des deux lignes est différente, le style d'intersection de la ligne supérieure est utilisé. Si les lignes ont la même élévation, le logiciel utilise le style d'intersection de la ligne dessinée en dernier.

Style d'intersection	Valeurs de priorité	Affichage de l'intersection
Superposition	Identiques	La ligne dessinée en second affiche la superposition.
Coupe	Identiques	La ligne dessinée en premier affiche la coupe.
Mixte (l'un est définit sur une	Identiques	La ligne dessinée en second détermine le style d'intersection. Si le style est une


Style d'intersection	Valeurs de priorité	Affichage de l'intersection
superposition et l'autre sur une coupe)		superposition, la ligne dessinée en second affiche la superposition. Si le style est une coupe, la ligne dessinée en premier affiche la coupe.

### Pour définir une annotation pour un style de ligne de plomberie


- 1 Dans l'[espace de travail Plomberie](#), cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► la liste déroulante Gestionnaire des styles ► Styles de lignes de plomberie .

**REMARQUE** Vous pouvez aussi sélectionner une ligne de plomberie qui utilise le style dans le dessin, puis cliquez sur l'onglet Ligne de plomberie ► le groupe de fonctions Général ► la liste déroulante Modifier le style du système ► Modifier le style de ligne de plomberie .

- 2 Dans le gestionnaire des styles, sélectionnez le style souhaité.
- 3 Dans l'onglet Annotation, sous Intersections, sélectionnez un style d'intersection des lignes de plomberie.  
Vous pouvez choisir d'afficher les lignes telles quelles ou définir une superposition ou une coupe.



- 4 Si vous sélectionnez la superposition ou la coupe, vous devez également indiquer la largeur de coupe/de superposition du papier, puis cliquez sur OK.



**CONSEIL** Pour modifier l'ordre de tracé d'une ligne sélectionnée (par exemple, En arrière), Cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Modification ► la liste déroulante Ordre de tracé ► En arrière .

## Spécification des tailles standard pour un style de ligne de plomberie



Avant de dessiner une conduite de plomberie, vous devez sélectionner un style et spécifier une taille nominale dans la palette des propriétés. Les tailles nominales disponibles dans la palette des propriétés reflètent les tailles que vous avez définies dans le gestionnaire des styles.

### Pour définir les tailles standard d'un style de ligne de plomberie

1 Dans l'[espace de travail Plomberie](#), ouvrez le style en effectuant l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur l'onglet **Gérer** ► le groupe de fonctions **Style et affichage** ► la liste déroulante **Gestionnaire des styles** ► **Styles de lignes de plomberie** . Dans le volet gauche du gestionnaire des styles, cliquez sur le style à spécifier, puis cliquez sur l'onglet **Tailles standard** dans le volet gauche.
- Sélectionnez une ligne de plomberie qui utilise le style dans le dessin, puis cliquez sur l'onglet **Ligne de plomberie** ► le groupe de fonctions **Général** ► la liste déroulante **Modifier le style du système** ► **Modifier le style de ligne de plomberie** .

2 Dans l'onglet **Tailles standard**, spécifiez les tailles standard (nominales) du style de ligne de plomberie :



- Pour ajouter une taille, cliquez sur  (Nouvelle taille), saisissez une valeur, puis appuyez sur la touche **ENTREE**.
- Pour modifier une taille, cliquez deux fois dessus, modifiez la valeur affichée, puis appuyez sur la touche **ENTREE**.
- Pour supprimer une taille, sélectionnez-la, puis cliquez sur  (Supprimer la taille).



## Spécification du type et du sous-type d'un style de raccord de plomberie

Le type et le sous-type de style de raccord de plomberie déterminent les comportements du raccord par défaut associé au style (par exemple, la taille du rayon d'un té).


### Pour spécifier le type et le sous-type d'un style de raccord de plomberie

- 1 Dans l'[espace de travail Plomberie](#), ouvrez le style en effectuant l'une des opérations suivantes :
  - Cliquez sur l'onglet **Gérer** ► le groupe de fonctions **Style et affichage** ► la liste déroulante **Gestionnaire des styles** ► **Styles de raccords de plomberie** .
  - Sélectionnez un raccord de plomberie qui utilise le style dans le dessin, puis cliquez sur l'onglet **Raccord de plomberie** ► le groupe de fonctions **Général** ► la liste déroulante **Modifier le style** ► **Modifier le style** .
- 2 Dans l'onglet **Détails**, sélectionnez un type de raccord dans la liste, puis un sous-type de raccord et cliquez sur **OK**.

## Connexions d'un style de raccord de plomberie

Tous les objets AutoCAD MEP disposent d'au moins une connexion intelligente (points de connexion). Ces connexions permettent aux objets de se connecter intelligemment à d'autres objets et de transférer des informations comme la forme, la taille et le système. Pour ajouter des connexions aux objets basés sur des styles (par exemple, aux raccords de plomberie), vous devez les ajouter au style associé à ces objets. Vous pouvez également supprimer des connexions des styles ou encore modifier le type et l'emplacement associés.

Les raccords de plomberie possèdent des poignées ; il est donc important que les connexions d'un style de raccord soient configurées correctement. La valeur de point de connexion associée à une connexion donnée doit correspondre à la longueur du segment et la direction de la connexion doit être positive (1) ou négative (-1) suivant son orientation par rapport à l'origine (0,0). Vous devez également définir les connexions dans un ordre spécifique. L'image ci-dessous représente un coude, un té et une croix et indique l'ordre de chaque type de connexion.






Par exemple, la table suivante indique comment configurer un coude, un té et une croix avec des segments de 0.5 pouces de long.


Type de composant	Valeurs de direction de la connexion X, Y et Z	Valeurs de direction de la connexion X, Y et Z
Coude	■ Connexion 1 : 0, 0.5, 0	■ Connexion 1 : 0, 1, 0
	■ Connexion 2 : -0.5, 0, 0	■ Connexion 2 : -1, 0, 0
Té	■ Connexion 1 : -0.5, 0, 0	■ Connexion 1 : -1, 0, 0
	■ Connexion 2 : 0.5, 0, 0	■ Connexion 2 : 1, 0, 0
	■ Connexion 3 : 0, 0.5, 0	■ Connexion 3 : 0, 1, 0
Croix	■ Connexion 1 : -0.5, 0, 0	■ Connexion 1 : -1, 0, 0
	■ Connexion 2 : 0.5, 0, 0	■ Connexion 2 : 1, 0, 0
	■ Connexion 3 : 0, 0.5, 0	■ Connexion 3 : 0, 1, 0
	■ Connexion 4 : 0, -0.5, 0	■ Connexion 4 : 0, -1, 0

## Configuration des connexions d'un style de raccord de plomberie

- 1 Ouvrez le dessin contenant le style voulu.
- 2 Dans l'[espace de travail Plomberie](#), ouvrez le style de raccord en effectuant l'une des opérations suivantes :
  - Cliquez sur l'onglet **Gérer** ► le groupe de fonctions **Style et affichage** ► la liste déroulante **Gestionnaire des styles** ► **Styles de raccords de plomberie** . Dans le volet gauche du gestionnaire des styles, sélectionnez le style souhaité.

- Dans le dessin, sélectionnez un raccord de plomberie utilisant ce style, puis cliquez sur l'onglet Raccord de plomberie ► le groupe de fonctions Général ► la liste déroulante Modifier le style ► Modifier le style .
- 3 Dans l'onglet Connexions, entrez un nom descriptif dans le champ Description, par exemple, Conduite\_Eau\_Froide.
  - 4 Dans le champ Domaine, sélectionnez Tuyau.
  - 5 Spécifiez les valeurs des points de connexion X, Y et Z. En principe, les centres des blocs de visualisation ne s'utilisent pas en tant que connexions des raccords de plomberie.
- 
- IMPORTANT** La modification des points de connexion des connexions et la suppression de connexions nécessitent une attention particulière. En effet, ces deux opérations affectent toutes les occurrences du style définies dans le dessin. Cette opération risque dès lors de couper la connectivité entre les différents objets.
- 
- 6 Spécifiez les valeurs de direction de la connexion X, Y et Z.
  - 7 Pour ajouter une connexion, cliquez sur , puis configurez les propriétés de la connexion.
  - 8 Pour supprimer une connexion, sélectionnez-la, puis cliquez sur .
  - 9 Cliquez sur OK.

## Spécifications des préférences de plomberie pour les étiquettes et les indicateurs de direction du flux

- 1 Dans l'[espace de travail Plomberie](#) cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Préférences ► Plomberie .
- 2 Pour appliquer des étiquettes en cours de dessin, cochez la première option Appliquer des étiquettes ou indicateurs de direction du flux, puis sélectionnez un style d'étiquette dans la liste.
- 3 Pour appliquer des indicateurs de direction du flux en cours de dessin, cochez la deuxième option Appliquer des étiquettes ou indicateurs de direction du flux, puis sélectionnez un style d'indicateur de direction du flux dans la liste.

4 Sous Méthode de positionnement, spécifiez la méthode de votre choix pour le style d'étiquette et le style de d'indicateur de direction de flux.

Pour...	Action...
appliquer un nombre fixe d'étiquettes ou d'indicateurs de direction à intervalles réguliers le long de la ligne de plomberie	Sélectionnez Espacer régulièrement (équivalent de l'option Par quantité dans la palette des propriétés), puis indiquez le nombre d'étiquettes ou d'indicateurs de direction à disposer le long de la ligne de plomberie.
appliquer des étiquettes ou des indicateurs de direction à intervalles fixes le long de la ligne de plomberie	Sélectionnez Répéter tous les (équivalent de l'option Par distance dans la palette des propriétés), puis indiquez la distance fixe devant séparer les étiquettes ou les indicateurs de direction du flux le long de la ligne de plomberie.

---

**CONSEIL** Lors du dessin, vous pouvez définir les préférences relatives aux étiquettes ou aux indicateurs de direction du flux dans l'onglet Conception de la palette des propriétés, sous Etiquettes et indicateurs de direction du flux.

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour plus d'informations sur les annotations comme les étiquettes, les nomenclatures, les vues en coupe et les détails, voir [Annotation](#) (page 915).

---

## Création de systèmes de plomberie

Cette section décrit la procédure de création de conceptions de systèmes de plomberie à l'aide des fonctions d'AutoCAD MEP.

## Ajout d'équipements de plomberie et d'appareils sanitaires

Une fois le fichier de référence externe (Xréf) de plan architectural attaché au dessin, l'étape suivante consiste à ajouter des équipements de plomberie et

des appareils sanitaires. Vous pouvez disposer ces composants à des emplacements spécifiques des plans d'étage et des plans de faux-plafond.

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Voir [Equipement mécanique, électrique et de plomberie dans MEP](#) (page 117).

---

L'ajout d'équipements de plomberie et d'appareils sanitaires s'effectue à l'aide des outils de la palette d'outils des équipements du groupe de palettes des outils de plomberie et en suivant la séquence suivante :

- Sélectionnez un outil.
- Sélectionnez un composant du catalogue dans la boîte de dialogue Ajouter des pièces à vues multiples.
- Configurez ses propriétés.
- Ajoutez le composant au dessin.

#### **Pour ajouter des équipements de plomberie ou des appareils sanitaires**

- 1 Si nécessaire, [activez l'espace de travail Plomberie](#).
- 2 Ouvrez la palette d'outils des équipements et sélectionnez un outil d'équipement ou d'appareil.

---

**REMARQUE** Vous pouvez également sélectionner des équipements à partir de l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► la liste déroulante Equipement dans le ruban.

---

La boîte de dialogue Ajouter des pièces à vues multiples s'affiche, affichant une arborescence du catalogue Plomberie actuel.

- 3 Dans l'onglet Composant, sélectionnez un sous-type de composant dans le dossier de type de composant associé à l'outil que vous avez sélectionné.
- 4 Cliquez sur Détails pour afficher les tailles disponibles pour le sous-type de composant sélectionné.
- 5 Certains sous-types disposent de plusieurs tailles disponibles. Vous pouvez donc, le cas échéant, cliquer sur l'onglet Filtre de composant afin de filtrer la liste et de spécifier les critères de filtrage.

---

**REMARQUE** Les catalogues de composants et les emplacements de contenu spécifiés dans la boîte de dialogue Options déterminent les composants susceptibles d'être ajoutés. Pour plus d'informations, voir [Spécification des emplacements des catalogues de composants et des contenus basés sur des styles](#) (page 106). Si le composant n'est pas disponible, vous pouvez créer un composant personnalisé à l'aide du [générateur de contenu](#).

---

- 6 Dans le champ Nom de la taille du composant, sélectionnez un composant.
- 7 Spécifiez une élévation.
- 8 Si le composant est un appareil, cliquez sur l'onglet Débit par appareil, puis indiquez les éléments suivants :
  - Table des débits par appareil
  - Type d'appareil
  - Type d'occupation (destiné au public ou à un usage privé)

---

**CONSEIL** Avant d'ajouter l'appareil, vérifiez la [table des débits par appareil](#) sélectionnée : celle-ci doit contenir les informations appropriées et être adaptée aux impératifs du projet. Une fois l'appareil ajouté, une valeur de débit par appareil par défaut s'applique automatiquement aux différentes connexions correspondantes en fonction du type de système associé et des valeurs de propriétés définies sur l'onglet Table des débits par appareil. Les valeurs par défaut sont correctes dans la plupart des cas de figure de conception. Cependant, il est conseillé de vérifier ces valeurs et de les modifier le cas échéant. Si vous définissez par la suite le dimensionnement des lignes de plomberie, le logiciel utilise les valeurs de débit par appareil appliquées aux appareils pour le calcul.

---

- 9 Indiquez un point d'insertion dans le dessin, puis spécifiez un angle de rotation à l'aide de la boussole.
- 10 Appuyez sur la touche *ENTREE* pour mettre fin à la commande.

## Ajout de lignes de plomberie

Ajoutez des lignes de plomberie à l'aide de la palette d'outils ou du ruban de ligne de plomberie, puis spécifiez les propriétés de ces lignes à l'aide de la palette des propriétés.

---

**REMARQUE** Lorsque vous dessinez des conduites de plomberie dans une vue en plan et que vous modifiez l'élévation, le symbole de pente Coude vers le bas est automatiquement inséré pour représenter les segments verticaux de la conduite. Si nécessaire, vous pouvez insérer manuellement un raccord de plomberie Coude vers le haut au niveau de l'extrémité de la ligne de plomberie.

---


## Dessin d'une conduite de plomberie à partir d'équipements ou d'appareils

Lorsque vous commencez ou que vous terminez une conduite de plomberie au niveau d'un équipement ou d'un appareil, le point de départ ou le point d'arrivée de la ligne de plomberie s'accroche au point de raccordement le plus proche de l'équipement ou de l'appareil. Les appareils et les équipements simples (par exemple, les éviers) ne contiennent qu'un seul point de connexion. En revanche, les appareils et équipements complexes (par exemple, les citernes et les toilettes) contiennent souvent plusieurs points de connexion. Certains possèdent même des points de connexion associés à différents systèmes (par exemple, à un système d'alimentation et à un système d'évacuation).

### Pour dessiner une conduite de plomberie à partir d'un équipement ou d'un appareil

- 1 Ajoutez les [équipements de plomberie ou les appareils](#) nécessaires.
- 2 Ouvrez la palette d'outils de ligne de plomberie, puis sélectionnez un outil de ligne de plomberie.

---

**REMARQUE** Vous pouvez également cliquer sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► Ligne de plomberie  .

---

- 3 Dans l'onglet Conception de la palette des propriétés, sous Général, spécifiez un style de ligne de plomberie.  
Le style spécifié détermine l'affichage et la fonction de la ligne de plomberie. Par exemple, il peut déterminer l'affichage de la ligne en cas d'intersection avec une autre ligne. Pour plus d'informations, voir [Configuration de styles de lignes et de raccords de plomberie](#) (page 810).
- 4 Sous Système, sélectionnez un système dans la liste.  
Le système de conduite de plomberie spécifié détermine les raccords insérés en cours de dessin ainsi que d'autres propriétés.

Pour plus d'informations, voir [Configuration des définitions de systèmes de plomberie](#) (page 804).

- 5 Activez l'[outil d'accrochage de connexion de tuyau](#), puis sélectionnez le point de départ de la ligne de plomberie au niveau d'une connexion de l'équipement ou de l'appareil.

---


**REMARQUE** Si plusieurs connexions sont disponibles, la boîte de dialogue Sélectionner une connexion s'affiche. Sélectionnez une connexion, puis cliquez sur OK.

---

L'élévation et la direction par défaut de la conduite dépendent de la connexion assignée à l'appareil ou à la pièce à vues multiples. Généralement, la direction est perpendiculaire à l'appareil ou à la pièce à vues multiples.

- 6 Dessinez la conduite en indiquant les points suivants.
- 7 Appuyez sur la touche *ENTREE* une fois l'opération terminée.

## Dessin d'une conduite de plomberie à l'aide de poignées d'ajout

- 1 Sélectionnez l'objet dans le dessin, puis cliquez sur  ([Poignées d'ajout à une conduite de plomberie](#) (page 791)) pour définir le point de départ d'une ligne de plomberie :

Pour...	Action...
définir le point de départ d'une conduite à partir d'une extrémité d'un segment de ligne de plomberie	Cliquez sur la poignée d'ajout se trouvant à l'extrémité du segment.
définir le point de départ d'une conduite à partir du milieu d'un segment de ligne de plomberie	Cliquez sur la poignée d'ajout se trouvant au milieu du segment. Un té ou un piquage est automatiquement inséré en fonction de la connexion spécifiée comme préférence de positionnement de ligne de plomberie.
définir le point de départ d'une conduite à partir d'une pièce à vues multiples	Cliquez sur la poignée d'ajout située sur la connexion de la pièce à vues multiples.



Pour...	Action...
définir le point de départ d'une conduite à partir d'un raccord tel qu'un coude ou un té	Tout en maintenant la touche CTRL enfoncée, cliquez sur la poignée d'ajout, orientée de sorte qu'elle pointe vers l'emplacement de départ de la nouvelle conduite.

**2** Dans l'onglet Conception de la palette des propriétés, sélectionnez un système.

Le système détermine les raccords insérés en cours de dessin ainsi que d'autres propriétés. Pour plus d'informations, voir [Configuration des définitions de systèmes de plomberie](#) (page 804).

**REMARQUE** Si vous définissez le point de départ à partir d'une pièce à vues multiples, précisez le type de système dans la zone Système. Si vous construisez une conduite en partant d'un segment ou d'un raccord de ligne de plomberie, la nouvelle conduite hérite du système.

**3** Spécifiez ensuite un style de ligne de plomberie.

Le style détermine l'aspect et la fonction de la ligne de plomberie (par exemple, les propriétés d'affichage des lignes dans les intersections). Pour plus d'informations, voir [Configuration de styles de lignes et de raccords de plomberie](#) (page 810).

**4** Spécifiez une [élévation](#) pour le segment de plomberie.

**5** Spécifiez le diamètre de la ligne de plomberie dans le champ Taille nominale.

**REMARQUE** Si vous modifiez la taille nominale avant de définir le premier segment de la nouvelle conduite, un réducteur est automatiquement inséré entre l'objet et le nouveau segment de ligne de plomberie dès que vous spécifiez le premier point de la conduite.

**6** Vous pouvez verrouiller la taille nominale pour empêcher toute modification.

Le verrouillage de la taille nominale permet d'éviter les modifications accidentelles des valeurs de dimension en cas de modification de la ligne de plomberie.

**7** Si nécessaire, entrez la distance séparant la conduite des autres objets de dessin dans le champ Décalage.

**8** Entrez les valeurs de l'abscisse et de l'ordonnée.

---

**REMARQUE** La valeur de pente est automatiquement calculée à partir des valeurs indiquées. Vous pouvez également indiquer la valeur de la pente sous forme de pourcentage ; dans ce cas, le logiciel calcule les valeurs d'ordonnée et d'abscisse.


---

- 9 Désignez le point de départ. Sélectionnez un [accrochage de connexion de tuyau](#) par exemple, pour accrocher la nouvelle conduite à l'extrémité d'une ligne de plomberie existante ou à un point de la courbe de cette ligne.
- 10 Ajoutez des segments de conduite en indiquant des points supplémentaires sur le dessin. Les raccords sont insérés automatiquement au fur et à mesure du positionnement de la conduite. Si nécessaire, vous pouvez modifier l'élévation lors de la définition des nouveaux points.  
Pour plus d'informations sur la connexion à des lignes de plomberie à différents niveaux d'élévation, voir [Connexion de lignes de plomberie à différents niveaux d'élévation](#) (page 824).
- 11 Appuyez sur la touche *ENTREE* pour mettre fin à la commande.

## Dessin d'une conduite de plomberie

- 1 Si nécessaire, [activez l'espace de travail Plomberie](#).
- 2 Dans l'onglet Ligne de plomberie de la palette d'outils de plomberie, sélectionnez un outil de ligne de plomberie.

---

**REMARQUE** Pour dessiner une conduite de plomberie, vous pouvez également cliquer sur la poignée d'ajout d'un segment de ligne de plomberie existant ou cliquer sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► Ligne de plomberie .

---

- 3 Dans l'onglet Conception de la palette des propriétés, sous Général, spécifiez un style de ligne de plomberie.  
Le style détermine l'aspect et la fonction de la ligne de plomberie (par exemple, les propriétés d'affichage des lignes dans les intersections). Pour plus d'informations, voir [Configuration de styles de lignes et de raccords de plomberie](#) (page 810).
- 4 Spécifiez un système.

Le système détermine les raccords insérés en cours de dessin ainsi que d'autres propriétés. Pour plus d'informations, voir [Configuration des définitions de systèmes de plomberie](#) (page 804).

- 5 Spécifiez une **élévation**.
- 6 Spécifiez le diamètre de la ligne de plomberie dans le champ Taille nominale.
- 7 Si nécessaire, entrez la distance séparant la conduite des autres objets de dessin dans le champ Décalage.
- 8 Entrez les valeurs de l'abscisse et de l'ordonnée.

---

**REMARQUE** La valeur de pente est automatiquement calculée à partir des valeurs indiquées. Vous pouvez également indiquer la valeur de la pente sous forme de pourcentage ; dans ce cas, le logiciel calcule les valeurs d'ordonnée et d'abscisse.

---

- 9 Désignez le point de départ. Sélectionnez un [accrochage de connexion de tuyau](#) par exemple, pour accrocher la nouvelle conduite à l'extrémité d'une ligne de plomberie existante ou à un point de la courbe de cette ligne.
- 10 Ajoutez des segments de conduite en indiquant des points supplémentaires sur le dessin. Les raccords sont insérés automatiquement au fur et à mesure du positionnement de la conduite. Si nécessaire, vous pouvez modifier l'élévation lors de la définition des nouveaux points.  
Pour plus d'informations sur la connexion à des lignes de plomberie à différents niveaux d'élévation, voir [Connexion de lignes de plomberie à différents niveaux d'élévation](#) (page 824).
- 11 Appuyez sur la touche *ENTREE* pour mettre fin à la commande.  
Les paramètres et paramètres système spécifiés restent effectifs jusqu'à la prochaine modification.

## Création d'une conduite de plomberie à partir d'une polyligne


Vous pouvez définir la trajectoire de la conduite à l'aide d'une combinaison de polylignes et de lignes, puis convertir ces objets en conduite de plomberie.

- 1 Définissez la courbe de la trajectoire de positionnement à l'aide des commandes AutoCAD POLYLIGN ou LIGNE.

- 2 Sélectionnez la polyligne ou la ligne à convertir, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Convertir en ► Ligne de plomberie.
- 3 Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur la touche *ENTREE* ou entrez **n** (Non) pour quitter la géométrie de positionnement du dessin.
  - Tapez **o** (oui) pour supprimer la géométrie de positionnement du dessin.
- 4 Spécifiez les valeurs de la ligne de plomberie dans l'onglet Conception de la palette des propriétés, notamment le style, les cotes, le système etc.
- 5 Cliquez sur ECHAP pour enregistrer vos modifications et quitter.

## Connexion de lignes de plomberie à différents niveaux d'élévation

Lorsque vous dessinez un système de plomberie, vous devez parfois commencer ou terminer une conduite en la raccordant (à l'aide des outils d'accrochage) au niveau de l'extrémité ou d'un point de la courbe d'une ligne de plomberie existante.



Si la ligne de plomberie existante est associée à un niveau d'élévation différent de celui de la conduite que vous commencez ou que vous terminez, vous devez choisir la méthode de raccordement des deux lignes de plomberie.

### Ajout d'une colonne montante à la ligne de plomberie existante

Si le raccordement s'effectue au niveau d'une connexion de fin, un symbole de pente est automatiquement inséré afin de représenter le changement d'élévation. Si la connexion s'effectue au niveau d'un point de la courbe de la ligne de plomberie, le té défini en tant que raccord par défaut dans les champs Té vers le haut ou Té vers le bas de la définition de système de plomberie est automatiquement inséré, suivant l'élévation des deux lignes.

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour plus d'informations sur la spécification des raccords par défaut, voir [Spécification des raccords par défaut d'une définition de système de plomberie](#) (page 805).

---

### **Ajout d'une contremarche à l'appareil**

Si le raccordement à la ligne de plomberie s'effectue à partir d'un appareil, le logiciel ajoute une colonne montante à l'appareil (pièce à vues multiples) plutôt qu'à l'extrémité de la ligne existante.

### **Ajuster la pente**

La pente de la ligne de plomberie que vous commencez ou que vous terminez est ajustée en fonction de la différence d'élévation. Si la connexion s'effectue au niveau d'une connexion de fin, un coude est inséré. Si la connexion s'effectue au niveau d'un point de la courbe de la ligne de plomberie, un té est inséré.

### **Réglage de l'élévation de la ligne de plomberie de connexion**

L'élévation de la ligne de plomberie que vous commencez ou que vous terminez s'adapte à celle de la ligne de plomberie existante. Si la connexion s'effectue au niveau d'une connexion de fin, un coude est inséré. Si la connexion s'effectue au niveau d'un point de la courbe de la ligne de plomberie, un té est inséré.

### **Ne pas raccorder**

Évitez de raccorder.

## **Remplacement des raccords de plomberie par défaut d'une conduite donnée**

Avant de dessiner une conduite de plomberie, vous devez spécifier un système. Lorsque vous dessinez cette conduite, les raccords de plomberie sont insérés automatiquement en fonction des [raccords par défaut](#) configurés dans la définition de système correspondante.

En principe, l'insertion automatique des raccords est souhaitable, car toutes les conduites d'un système de plomberie sont généralement associées aux mêmes types de raccords. Par exemple, un réseau d'égouts sanitaires est généralement constitué de conduites associées à des raccords de type té sanitaire. Toutefois, vous pouvez remplacer les raccords par défaut d'une

conduite en cours de dessin. Ce remplacement permet de définir un jeu de raccords uniques pour la conduite, indépendamment du système auquel elle appartient.

---


**REMARQUE** Vous pouvez également [ajouter un raccord manuellement](#). Ce type d'opération s'effectue notamment lorsque vous devez insérer un seul raccord d'un type donné.

---

### Pour remplacer les raccords de plomberie par défaut d'une conduite donnée

**1** Dans l'[espace de travail Plomberie](#), sélectionnez un outil dans l'onglet Ligne de plomberie de la palette d'outils de plomberie.

---

**REMARQUE** Vous pouvez également cliquer sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► Ligne de plomberie  .

---

**2** Dans l'onglet Conception de la palette des propriétés, sous Remplacements de raccord par défaut, spécifiez le type de raccord à remplacer.

**3** Dans la boîte de dialogue Sélectionner un style, spécifiez les remplacements de raccord à utiliser lors du positionnement de la conduite actuelle.

Élément à spécifier	Procédure
Té	Cliquez sur Té, puis sélectionnez un type de té.
Té vers le haut	Cliquez sur Té vers le haut, puis sélectionnez un type de té.
Té vers le bas	Cliquez sur Té vers le bas, puis sélectionnez un type de té.
Croix	Cliquez sur Croix, puis sélectionnez un type de croix.
Réducteur	Cliquez sur Réduction, puis sélectionnez un type de réducteur.

**4** Dessinez la conduite de plomberie à l'aide des nouveaux raccords par défaut, puis appuyez sur la touche *ENTREE* pour terminer la commande.

Une fois la commande terminée, les raccords par défaut spécifiés dans la définition de système de plomberie sont restaurés.

## Ajout manuel de raccords de plomberie

Avant de dessiner une conduite de plomberie, vous devez spécifier un système. Le logiciel détermine les raccords à insérer en fonction des [raccords par défaut](#) configurés dans la définition de système correspondante.


Si nécessaire, vous pouvez [remplacer les raccords par défaut](#) d'une conduite donnée ou encore ajouter un raccord manuellement. Cette opération s'effectue notamment dans les situations de conception nécessitant l'ajout de raccords spécifiques.

Lorsque vous ajoutez un raccord de plomberie manuellement, le raccord s'insère dans la ligne de plomberie, créant ainsi un segment distinct de part et d'autre du raccord.

### Pour ajouter un raccord de plomberie manuellement

- 1 Si nécessaire, [activez l'espace de travail Plomberie](#).
- 2 Sélectionnez un outil dans l'onglet Raccords de la palette d'outils de plomberie.

---

**REMARQUE** Vous pouvez également cliquer sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► Raccord de plomberie .

---

- 3 Dans l'onglet Conception de la palette des propriétés, sous Général, cliquez sur l'image située à droite de Style.
- 4 Dans la boîte de dialogue Sélectionner un style, choisissez le style de raccord de plomberie souhaité.
- 5 Dans l'onglet Conception de la palette des propriétés, spécifiez propriétés d'insertion du raccord sélectionné :


Pour spécifier...	Action...
un système de plomberie	Sélectionnez un système.
l'élévation pour l'insertion du raccord	Sélectionnez une élévation.
un emplacement de point de poignée sur le raccord	Sélectionnez une méthode dans le champ Justification.

Pour spécifier...	Action...
un angle de rotation	Sélectionnez Spécifier la rotation sur l'écran. Choisissez Non, puis tapez la valeur de l'angle de rotation (en degrés).
l'angle de rotation lors de l'insertion	Sélectionnez Spécifier la rotation sur l'écran et choisissez Oui.
une étiquette d'identification	Dans la section Avancé, pour ID, saisissez le texte d'identification.

- 6 Cliquez sur le dessin pour spécifier le point d'insertion.
- 7 Si vous avez activé l'option Spécifier la rotation sur l'écran, faites pivoter le raccord jusqu'à la position souhaitée ou appuyez sur la touche *ENTREE* pour accepter la rotation par défaut.
- 8 Si nécessaire, ajoutez d'autres raccords. Vous pouvez sélectionner différents raccords et spécifier des propriétés pour chacun d'entre eux lors de leur ajout.

## Ajout d'une boucle d'extension à une conduite de plomberie

Ajoutez une boucle d'extension à une conduite d'eau chaude longue afin de permettre au tuyau de se contracter et de se dilater lors de l'acheminement de l'eau chaude.

- 1 Sélectionnez un segment de la conduite de plomberie, puis cliquez sur l'onglet Ligne de plomberie ► le groupe de fonctions Modifier ► Ajouter une boucle d'extension  .

---


**IMPORTANT** Si vous ajoutez une boucle d'extension après le calcul des tailles, vous devez redimensionner la conduite de plomberie.

---


- 2 Spécifiez le point de départ de la boucle d'extension.
- 3 Spécifiez le second point de la boucle d'extension.
- 4 Spécifiez la distance séparant la conduite de la boucle d'extension.
- 5 Indiquez le côté de la conduite où vous souhaitez positionner la boucle d'extension.



### Ajout d'une boucle d'extension




Sélectionnez la ligne de plomberie



Spécifiez le premier point de la boucle d'extension.




Spécifiez le second point de la boucle d'extension.



Spécifiez la distance de la boucle d'extension.



Spécifiez le côté de la boucle d'extension.



Boucle d'extension obtenue

## Modification de systèmes de plomberie

Cette section décrit la procédure de modification des conceptions de systèmes de plomberie. AutoCAD MEP permet de modifier les conceptions de système de plomberie au moyen des poignées du dessin ou d'autres outils.

## Modification des équipements de plomberie et des appareils sanitaires

Une fois le positionnement du système de plomberie et la vérification des calculs de conception finale effectués, l'étape suivante consiste en principe à vérifier les équipements de plomberie et les appareils sanitaires du dessin et, si nécessaire, à en ajouter ou à les modifier. Cette vérification peut également intervenir au cours du processus de conception, suite à la modification des impératifs du projet.


Les modifications apportées aux équipements ou aux appareils peuvent nécessiter des modifications au niveau des lignes de plomberies auxquelles ces composants sont raccordés. Pour plus d'informations sur la modification des lignes de plomberie, voir [Modification de lignes et de raccords de plomberie à l'aide de poignées](#) (page 835) ou [Modification de lignes et de raccords de plomberie](#) (page 838).

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Voir [Équipement mécanique, électrique et de plomberie dans MEP](#) (page 117).

---

### Pour modifier des équipements de plomberie ou des appareils sanitaires

- 1 Sélectionnez le composant à modifier, puis cliquez sur l'onglet Equipement ► le groupe de fonctions Modifier ► Modifier l'équipement .
- 2 Dans la boîte de dialogue Modification de pièces à vues multiples, sur l'onglet Composant, sous All Installed MvParts, spécifiez un composant. Développez les sous-dossiers le cas échéant.
- 3 Dans le champ Nom de la taille du composant, sélectionnez une autre taille.

---



**REMARQUE** La liste de noms de tailles de composants comporte les tailles disponibles dans la plage du composant actuel. Si la taille de composant n'est pas disponible, passez à l'étape suivante pour spécifier les filtres et les plages.

---


- 4 Dans l'onglet Filtre de composant, sous Connexions, pour Diamètre nominal de la connexion, sélectionnez une plage de taille (par exemple, 4-72). Pour filtrer le nombre de tailles disponibles à l'affichage, pour Affichage, entrez un nombre compris dans la plage autorisée.

#### Filtre d'affichage

Afficher:  sur 16 composants

- 5 Sous le graphisme du composant, cliquez sur  ou  pour parcourir les noms de taille du composant disponibles dans la plage sélectionnée. Dans le champ Nom de la taille du composant, sélectionnez une taille.

### Graphisme de composant de pièce à vues multiples avec affichage



#### 6 Spécifiez une élévation.

---

**REMARQUE** Si vous changez l'élévation d'une pièce à vues multiples reliée à d'autres objets, ces derniers restent connectés à la pièce à vues multiples et sont placés à la nouvelle élévation.

---

#### 7 Si vous modifiez un appareil, cliquez sur l'onglet Débit par appareil, puis indiquez les éléments suivants :

- [Table des débits par appareil](#) dans le champ Table des débits par appareil
- Type d'appareil dans le champ Appareil
- Type d'occupation (publique ou privée) dans le champ Occupation.

---

**REMARQUE** Le logiciel applique une valeur de débit par appareil par défaut à chaque connexion définie sur l'appareil en fonction du type de système associé et des diamètres spécifiés dans la fiche de travail Table des débits par appareil. Les valeurs par défaut sont correctes dans la plupart des cas de figure de conception. Cependant, il est conseillé de vérifier ces valeurs et de les modifier le cas échéant. Si vous définissez par la suite le dimensionnement des lignes de plomberie, le logiciel utilise les valeurs de débit par appareil appliquées aux appareils pour le calcul.

---

## Calcul de la pente d'une ligne de plomberie

L'outil d'inclinaison de la ligne de plomberie permet de calculer l'élévation de départ, l'élévation d'arrivée ou la pente d'une ligne de plomberie.

---


**REMARQUE** Les lignes de plomberie sont représentées en deux dimensions uniquement. Dès lors, les informations fournies par l'outil d'inclinaison de la ligne de plomberie s'appliquent uniquement dans le cadre du calcul.

---


Pour utiliser l'outil d'inclinaison de la ligne de plomberie, vous devez indiquer au moins l'une des valeurs suivantes :

- Point de départ
- Point d'arrivée
- Pente

### Pour calculer la pente d'une ligne de plomberie


- 1 Sélectionnez le segment de ligne de plomberie.
- 2 Cliquez sur l'onglet Analyse ► le groupe de fonctions Plomberie ► Pente de la plomberie .

Un point vert indique le départ de la ligne de plomberie sélectionnée. Un point rouge en indique l'arrivée.




**3** Vous pouvez redéfinir le point de départ ou le point d'arrivée de la ligne de plomberie.

Dans la boîte de dialogue Pente de la ligne de plomberie, cliquez sur Sélectionner un point de départ de conduite ou sur Sélectionner un point d'arrivée de conduite.



**4** Cliquez dans la zone de dessin pour indiquer le nouveau point de départ ou d'arrivée de la conduite de plomberie sélectionnée.

5 Dans Calcul, sélectionnez le paramètre à calculer.



6 Entrez les valeurs correspondantes pour le calcul sélectionné :

Élément à calculer	Valeurs à saisir
Elévation de départ	Elévation d'arrivée et pente
Elévation d'arrivée	Elévation de départ et pente
Pente	Elévation de départ et élévation d'arrivée

7 Appuyez sur la touche *Tab* pour effectuer le calcul, puis cliquez sur OK.

**REMARQUE** Lorsque vous modifiez la pente d'une ligne de plomberie, la pente et l'élévation des lignes de branche ou des pièces à vues multiples raccordées ne sont pas modifiées. La connexion des éléments à la ligne de plomberie modifiée est préservée.

## Modification de lignes et de raccords de plomberie à l'aide de poignées

Les [poignées](#) permettant de modifier les composants d'une conduite de tuyauterie incluent :

- poignée d'emplacement
- poignée d'extension
- poignée de rotation

### Déplacement de lignes et de raccords de plomberie


- 1 Sélectionnez le composant ou le segment de ligne de plomberie.
- 2 Sélectionnez la [poignée d'emplacement](#) à utiliser.
- 3 Si le composant ou le segment de ligne de plomberie est raccordé à un autre objet, indiquez si vous souhaitez conserver la connectivité et, le cas échéant, la méthode appropriée.

Pour...	Action...
conserver la connectivité en ajustant uniquement les raccords et les segments de ligne de plomberie et conserver l'emplacement actuel des pièces à vues multiples	Passez à l'étape suivante.
préserver la connectivité en ajustant tous les objets, y compris les pièces à vues multiples	Appuyez sur la touche <i>CTRL</i> .
supprimer la connectivité	Appuyez deux fois sur la touche <i>CTRL</i> .

#### 4 Indiquez le nouvel emplacement :

Pour...	Action...
spécifier le nouvel emplacement par rapport à l'emplacement actuel	Pour indiquer un décalage sur l'axe X, déplacez le composant en direction de son nouvel emplacement, puis indiquez la distance de décalage. Pour indiquer un décalage sur l'axe Y, appuyez sur la touche <b>TAB</b> pour accéder au décalage Y et saisissez la distance de décalage.
indiquer manuellement le nouvel emplacement	Placez le curseur sur le nouvel emplacement, puis cliquez sur la zone de dessin. Vous pouvez vous aider des outils d'accrochage aux objets, des outils d'accrochage AutoCAD MEP et des lignes de repérage pour spécifier le nouveau point d'emplacement.

**REMARQUE** Pour utiliser les champs de saisie de cote, la fonction [Saisie dynamique](#)

(icône  de la barre d'état de l'application) et l'option de saisie de cote du dessin doivent être activées (c'est le cas par défaut). Si vous les avez désactivées, vous pouvez spécifier le nouvel emplacement en déplaçant le curseur et en cliquant sur un point dans le dessin ou en saisissant les coordonnées correspondantes dans la fenêtre de commande.

Vous avez également la possibilité de modifier l'emplacement d'une ligne de plomberie ou d'un raccord à l'aide de la palette des propriétés. Pour plus d'informations, voir [Modification des coordonnées d'emplacement d'une ligne ou d'un raccord de plomberie](#) (page 841). Pour obtenir des exemples de déplacement d'une ligne de plomberie ou d'une pièce à vues multiples, voir [Mouvement associatif](#) (page 788).

## Modification de la longueur des lignes de plomberie

- 1 Sélectionnez le segment de ligne de plomberie.
- 2 Sélectionnez la [poignée d'extension](#) située au niveau de l'extrémité à modifier.



**3** Si le segment est relié à un autre objet au niveau de l'extrémité sélectionnée, indiquez si vous souhaitez conserver la connectivité et, le cas échéant, la méthode appropriée :


<b>Pour...</b>	<b>Action...</b>
conserver la connectivité en ajustant uniquement les raccords et les segments de plomberie et conserver l'emplacement actuel des composants	Passez à l'étape suivante.
conserver la connectivité en ajustant tous les objets, y compris les composants	Appuyez sur la touche <i>CTRL</i> .
supprimer la connectivité	Appuyez deux fois sur la touche <i>CTRL</i> .

**4** Spécifiez la longueur du segment :

<b>Pour...</b>	<b>Action...</b>
longueur totale	Appuyez sur la touche <i>TAB</i> pour activer le champ de saisie, puis spécifiez la nouvelle longueur.
différence entre la longueur actuelle et la nouvelle longueur	Commencez à étendre ou à réduire la longueur du segment en déplaçant le curseur, puis indiquez la différence de longueur dans le champ de saisie actif par défaut.
nouveau point d'arrivée	Déplacez la poignée jusqu'au point correspondant à la nouvelle extrémité, puis cliquez dans la zone de dessin.

---

**REMARQUE** Pour utiliser les champs de saisie de cote, la fonction



**Saisie dynamique** (icône  de la barre d'état de l'application) et l'option de saisie de cote du dessin doivent être activées (c'est le cas par défaut). Si vous les avez désactivées, vous pouvez indiquer la nouvelle longueur en déplaçant le curseur et en cliquant sur le point d'extension dans le dessin ou en saisissant les coordonnées correspondantes dans la fenêtre de commande.

---

## Rotation des raccords de plomberie

1 Sélectionnez l'objet à faire pivoter.

2 Faites pivoter l'objet :

Pour...	Action...
une rotation de 180 degrés (inversion de l'objet)	Cliquez sur la poignée de rotation 
une rotation de 90 degrés	Maintenez la touche <i>CTRL</i> enfoncée et cliquez sur la poignée de rotation 


## Modification de lignes et de raccords de plomberie

Cette section décrit la procédure de modification des lignes et des raccords de plomberie à l'aide de la palette des propriétés.


## Modification du système associé à une ligne ou à un raccord de plomberie

Lorsque vous modifiez le système assigné à une ligne ou à un raccord de plomberie, cette modification s'applique à l'ensemble des composants correctement raccordés au segment sélectionné.

### Pour modifier le système d'une ligne ou d'un raccord de plomberie

- 1 Sélectionnez un segment ou un raccord de plomberie dans la conduite de plomberie de votre dessin.
- 2 Cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions  
Construire ► la liste déroulante Outils ► Propriétés .
- 3 Dans l'onglet Conception de la palette des propriétés, sous Système, spécifiez un système différent.

---

**REMARQUE** Vous pouvez aussi sélectionner une ligne de plomberie et cliquer sur l'onglet Ligne de plomberie ► le groupe de fonctions Modifier ► Modifier des lignes de plomberie , puis sélectionner un autre système dans la boîte de dialogue Modifier des lignes de plomberie.

---

---


**REMARQUE** Le système d'une ligne de plomberie détermine le type de système (par exemple, Eau froide, Egouts ou Sécurité incendie) et les raccords à insérer automatiquement si nécessaire. Les systèmes contribuent à garantir la cohérence d'une conduite parmi les divers dessins figurant dans un projet. Pour plus d'informations sur les systèmes, voir [Configuration des définitions de systèmes de plomberie](#) (page 804).

---

## Déviations du flux d'une conduite de plomberie

Lorsque vous déviez le flux d'une conduite de plomberie, le changement de direction s'affiche uniquement si des indicateurs de direction du flux ont été définis pour la conduite. Toutefois, il est reflété par le balayage des tés sanitaires.

### Pour dévier le flux d'une conduite de plomberie

- 1 Sélectionnez un segment de la conduite de plomberie dans le dessin.
- 2 Cliquez sur l'onglet Ligne de plomberie ► le groupe de fonctions  
Calcul ► Déviation de flux .

Pour plus d'informations sur l'application d'indicateurs de direction du flux en cours de dessin, voir [Spécifications des préférences de plomberie pour les étiquettes et les indicateurs de direction du flux](#) (page 815).

---


**REMARQUE** La déviation du flux d'une conduite de plomberie ne se propage pas au niveau des objets raccordés. Si vous déviez le flux d'une conduite de plomberie après le calcul du dimensionnement, vous devez redimensionner la conduite.

---


## Modification de l'élévation d'une ligne ou d'un raccord de plomberie

Les lignes de plomberie sont bidimensionnelles (2D). Par conséquent, l'élévation d'une ligne ou d'un raccord de plomberie s'utilise uniquement à des fins de calcul.

### Pour modifier l'élévation d'une ligne de plomberie


- 1 Sélectionnez la ligne ou le raccord de plomberie dans le dessin.
- 2 Cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► la liste déroulante Outils ► Propriétés  .
- 3 Dans l'onglet Conception de la palette des propriétés, sous Positionnement, indiquez une autre valeur d'élévation.
- 4 Sous Pente, indiquez les valeurs de l'abscisse, de l'ordonnée et de la pente (%).

---

**REMARQUE** Vous pouvez aussi sélectionner une ligne de plomberie et cliquer sur l'onglet Ligne de plomberie ► le groupe de fonctions Modifier ► Modifier des lignes de plomberie  , puis modifier les paramètres d'élévation, d'abscisse, d'ordonnée et de pente dans la boîte de dialogue Modifier les lignes de plomberie.

---

Si vous modifiez l'élévation d'une ligne ou d'un raccord de plomberie, cela risque de couper la connexion correspondante à d'autres composants. Par conséquent, il est conseillé de vérifier que d'éventuelles déconnexions ne sont pas survenues. La modification de l'élévation d'une ligne de plomberie risque également de définir les objets raccordés au même niveau d'élévation.

- 5 Cliquez sur l'onglet Vue ► le groupe de fonctions Vue MEP ► Conseils de correction des défauts  .



Pour plus d'informations sur les conseils de correction de défauts, voir [Affichage des conseils de correction du défaut](#) (page 968).

6 Si nécessaire, restaurez le raccordement des composants de la conduite en ajoutant les segments nécessaires, en modifiant l'élévation des segments ou en **déplaçant** ou en **étirant** les composants. Vous pouvez créer des connexions valides à l'aide des **outils d'accrochage AutoCAD MEP**.

## Modification des coordonnées d'emplacement d'une ligne ou d'un raccord de plomberie

Il est recommandé de déplacer les lignes et les raccords de plomberie à l'aide des **poignées d'emplacement**. Vous avez également la possibilité de modifier l'emplacement d'une ligne de plomberie à l'aide de la palette des propriétés.


### Pour modifier les coordonnées d'emplacement

- 1 Sélectionnez la ligne de plomberie à modifier dans le dessin.
- 2 Cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► la liste déroulante Outils ► Propriétés .
- 3 Dans l'onglet Conception de la palette des propriétés, sous Positionnement, cliquez sur  Informations supplémentaires.
- 4 Dans la boîte de dialogue Emplacement, définissez les modifications d'emplacement ou d'orientation.

Pour...	Action...
spécifier un nouvel emplacement	Sous Point d'insertion, spécifiez les nouvelles coordonnées X, Y et Z, puis cliquez sur OK.
changer l'axe normal et réorienter la pièce le long de la nouvelle normale	Sous Perpendiculaire, spécifiez la valeur 1 pour l'axe perpendiculaire et la valeur 0 pour les deux autres axes, puis cliquez sur OK.

**IMPORTANT** Si vous modifiez les coordonnées d'emplacement d'une ligne de plomberie à l'aide de cette méthode, la ligne de plomberie sera déconnectée des conduites de plomberie auxquelles elle est reliée.


## Modification de la taille nominale d'un segment de ligne de plomberie

- 1 Sélectionnez le segment de ligne de plomberie dans le dessin.
- 2 Cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions  
Construire ► la liste déroulante Outils ► Propriétés .
- 3 Dans l'onglet Conception de la palette des propriétés, sous Cotes, spécifiez une autre taille nominale.
- 4 Spécifiez une nouvelle taille dans le champ Taille nominale.

---

**CONSEIL** Vous pouvez verrouiller la taille nominale. Lorsqu'elle est verrouillée, la liste de tailles nominales est inactive et le diamètre associé ne peut pas être modifié. Rien ne vous empêche, cependant, de changer la longueur ou l'élévation d'un objet de plomberie. Pour désactiver une taille, déverrouillez le paramètre correspondant dans la palette des propriétés.

---

**REMARQUE** Vous pouvez aussi sélectionner une ligne de plomberie et cliquer sur l'onglet Ligne de plomberie ► le groupe de fonctions Modifier ► Modifier des lignes de plomberie , puis modifier ou verrouiller le paramètre de taille nominale.

---


Le style de ligne de plomberie détermine l'aspect et la fonction de la ligne, taille incluse. Ainsi, le [style de ligne de plomberie défini](#) détermine les tailles nominales disponibles à la sélection dans la palette des propriétés.

---

**REMARQUE** Les lignes de plomberie sont représentées en deux dimensions uniquement. Dès lors, la taille d'une ligne de plomberie s'applique uniquement dans le cadre du calcul. Lorsque la taille d'une ligne de plomberie est modifiée, l'insertion du raccord nécessaire ne s'effectue pas automatiquement.


---

## Modification du style d'une ligne ou d'un raccord de plomberie

- 1 Sélectionnez la ligne ou le raccord de plomberie dans le dessin.
- 2 Cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions  
Construire ► la liste déroulante Outils ► Propriétés .

3 Dans l'onglet Conception de la palette des propriétés, sous Style, spécifiez un style différent.

---

**REMARQUE** Vous pouvez aussi sélectionner une ligne de plomberie et cliquer sur l'onglet Ligne de plomberie ► le groupe de fonctions Modifier ► Modifier des lignes de plomberie , pour modifier les paramètres de style.

---

Les styles de ligne de plomberie sont basés sur des informations telles que la taille, le type et l'épaisseur du matériau (par exemple, Nomenclature 40, Acier dur ou Tube en cuivre). Les styles de raccords de plomberie sont basés sur des informations comme le type (par exemple, té, croix, siphon ou clapet de retenue) et le sous-type (par exemple 45 degrés en onglet, 90 degrés rayon long ou 3 voies). Le style détermine l'aspect et la fonction des raccords de plomberie. Pour plus d'informations sur les styles, voir [Configuration de styles de lignes et de raccords de plomberie](#) (page 810).

## Calcul de la taille des canalisations d'amenée

Avant de définir la taille d'un système de plomberie d'alimentation, vous devez effectuer les opérations suivantes :

- Esquisser le dessin complet du système
- Vérifier l'exactitude des informations de la table des débits par appareil utilisée (pour plus d'informations, voir [Configuration de tables des débits par appareil](#) (page 807))
- Créer une table de dimensionnement des canalisations d'amenée basée sur les normes en vigueur (par exemple, le DTU plomberie) ou vérifier l'exactitude des informations de la table utilisée (pour plus d'informations, voir [Spécification des tables de dimensionnement des lignes de plomberie](#) (page 809)).


---


**REMARQUE** Vous pouvez uniquement définir la taille des systèmes de plomberie d'alimentation de type Eau chaude ou Eau froide.

---


## Définition de la taille des canalisations d'amenée

**AVERTISSEMENT** Si vous modifiez le système d'alimentation, vous devez redimensionner les lignes de plomberie.


- 1 Esquissez le dessin complet du système d'alimentation.
- 2 Sélectionnez une conduite dont le type de système est défini sur Eau chaude ou Eau froide. Lorsque vous sélectionnez cette conduite, spécifiez le point correspondant au calcul du débit, de la vitesse et du diamètre de la ligne de plomberie.
- 3 Cliquez sur l'onglet Ligne de plomberie ► le groupe de fonctions Calcul ► Taille de la ligne de plomberie .

**REMARQUE** Pour calculer les valeurs de dimensionnement sans redimensionner la conduite, accédez à la commande de calcul de taille en cliquant sur l'onglet Analyse ► le groupe de fonctions Plomberie ► Taille de la ligne de plomberie , puis appuyez sur la touche *ENTREE* à l'invite de commande.

Toutes les lignes de plomberie, tous les raccords et tous les appareils reliés ou en aval par rapport à la ligne de plomberie sont sélectionnés, comme indiqué dans l'illustration suivante.



Sélectionnez la ligne de plomberie d'eau froide



Résultat de la connexion de la ligne de plomberie sélectionnée aux appareils sanitaires

- 4 Dans la boîte de dialogue Taille de la ligne de plomberie d'alimentation, sous **Valeurs de conception**, définissez les valeurs de paramètres de taille suivantes :



### **Longueur de ligne de plomberie équivalente pour les vannes et les raccords**

Dans le champ Table de dimensionnement des lignes de plomberie, sélectionnez la définition de table de dimensionnement des lignes de plomberie créée en fonction des normes en vigueur (par exemple, le DTU plomberie) et assurez-vous qu'elle est correcte.

---

**CONSEIL** Pour vérifier l'exactitude des informations de la définition de table, cliquez sur l'icône Table de dimensionnement des lignes de plomberie.

---

### **Taille de ligne de plomberie adéquate**

Sélectionnez l'option Vitesse restreinte, puis saisissez la vitesse maximale à appliquer à la conduite. Ce paramètre permet d'éviter que la ligne de plomberie ne dépasse une valeur donnée, évitant ainsi les problèmes comme le coup de bélier.

### **Valeur de pression de l'eau arrivant à l'édifice**

Entrez une valeur dans le champ Pression à la source. Par exemple la pression à la source de l'édifice peut provenir d'une pompe de surpression.

### **Valeur de pression minimale**

Entrez une valeur dans le champ Pression de l'appareil le plus haut. Par exemple, le fonctionnement de la chasse d'eau d'un appareil situé à une élévation de 25 mètres peut nécessiter une pression de 15 psi. Ce paramètre permet de s'assurer qu'une valeur de pression minimale sera fournie à l'appareil le plus haut dans la conduite d'alimentation, garantissant ainsi un débit adéquat.

Pour plus d'informations sur les paramètres impliqués dans le dimensionnement des lignes de plomberie, voir [Valeurs de conception pour le dimensionnement des canalisations d'amenée](#) (page 801).

Les sections non modifiables de la boîte de dialogue Taille de la ligne de plomberie d'alimentation contiennent les résultats des calculs de taille. Pour plus d'informations, voir [Vérification des résultats du dimensionnement des canalisations d'amenée](#) (page 846).

5 Cliquez sur OK pour redimensionner le système.

## Vérification des résultats du dimensionnement des canalisations d'amenée

Deux sections de la boîte de dialogue Taille de la ligne de plomberie d'alimentation contiennent les résultats définitifs des calculs de taille :

- Calculs de la conduite la plus longue
- Calculs au niveau du composant sélectionné

**Taille de la ligne de plomberie d'alimentation**

**Valeurs de conception**

Table de dimensionnement des lignes de plomberie: Standard

Vitesse restreinte: 3.0 m/s

Compteur d'eau des pertes de charge: 0.0000 kPa

Pression à la source: 413.6854 kPa

Facteur C de Hazen-Williams: 100

Pression de l'appareil le plus haut: 103.4214 kPa

**Calculs de la conduite la plus longue**

Longueur développée: 11925

Chute de pression: 176.6715 kPa

Différence d'élévation: 1829

Débits par appareil en aval: 6.00

**Calculs au niveau du composant sélectionné**

Débit: 1.51 l/s

Diamètre de la ligne de plomberie: 25

Vitesse réelle: 2.7 m/s

OK Annuler Aide

### Calculs de la conduite la plus longue

Lorsque vous sélectionnez le système d'alimentation à dimensionner, le module de plomberie met en surbrillance toutes les lignes de plomberie, tous les raccords et tous les appareils reliés ou en aval par rapport à la ligne de plomberie sélectionnée. Il détermine alors la conduite la plus longue du système en calculant les longueurs de ligne de plomberie équivalentes de tous les appareils, raccords et vannes raccordées.

Cette conduite correspond à la plus longue de l'ensemble du réseau conduites reliées au système. C'est la conduite principale utilisée pour déterminer les dimensions des autres composants. En principe, il s'agit de la conduite reliant

la pompe de surpression à l'appareil de délimitation (l'appareil le plus élevé de l'édifice).

La section Calculs de la conduite la plus longue de la boîte de dialogue Taille de la ligne de plomberie d'alimentation contient les valeurs non modifiables calculées pour la conduite la plus longue.

#### Section Calculs de la conduite la plus longue

Calculs de la conduite la plus longue			
Longueur développée:	<input type="text" value="11925"/>	Chute de pression:	<input type="text" value="176.6715"/> kPa
Différence d'élévation:	<input type="text" value="1829"/>	Débits par appareil en aval:	<input type="text" value="6.00"/>

#### Longueur développée

Le champ Longueur développée correspond à la longueur de la conduite la plus grande, la longueur équivalente des raccords comprise. Le module examine l'ensemble du système de plomberie afin de déterminer la longueur de ligne de plomberie des différents appareils. Le programme utilise ensuite les données de la table de dimensionnement des canalisations d'amenée sélectionnée. Cette table de dimensionnement indique les longueurs de ligne de plomberie équivalentes associées à chaque raccord et à chaque vanne de la conduite de manière à les inclure dans le calcul définitif. La conduite associée à la valeur de longueur de ligne de plomberie équivalente la plus élevée est considérée comme la conduite de délimitation (conduite nécessitant la résistance la plus importante).

#### Différence d'élévation

La différence d'élévation correspond à la différence de hauteur entre l'élévation la plus importante et la plus faible au sein de la conduite. Par exemple, si la conduite relie un appareil associé à une élévation de 2'-0" à la conduite principale pénétrant dans l'édifice à une élévation de 6", la différence d'élévation est de 1'-6".

#### Chute de pression

Le champ Chute de pression affiche la chute de pression entre l'appareil le plus haut et la source (généralement, une pompe de surpression).

La chute de pression correspond à la somme de la différence d'élévation calculée, également appelée perte de charge, et de la perte de charge totale dans la conduite de délimitation.

Cette valeur est calculée selon la formule suivante :

$$\text{Chute de pression} = \text{Perte de charge} + \text{Force de perte de charge}$$

Cette formule se définit comme suit :

- La chute de pression correspond à la somme de la perte de charge et de la perte de charge.
- La perte de charge correspond à la différence d'élévation.
- La force de perte de charge correspond à la perte de charge de la conduite de délimitation.

Le calcul de la perte de charge se base sur la formule de Hazen-Williams :

$$F = 0.2083 \left( \frac{100}{C} \right)^{1.852} \times \left( \frac{q}{d} \right)^{4.8655}$$

Cette formule se définit comme suit :

- F correspond à la force de perte de charge appliquée à la conduite la plus longue par tranche de 100 mètres (ou 100 pieds) de canalisation (ligne de plomberie).
- C correspond à la rugosité interne de la canalisation ou au coefficient de perte de charge. La valeur par défaut est 100.
- q correspond au flux total des débits par appareil en aval mesuré en L/s (ou en gpm).
- d correspond au diamètre interne de la canalisation.

### Débits par appareil en aval

Le champ Débits par appareil en aval affiche le diamètre de connexion du matériel de tous les appareils raccordés au système sélectionné.


Le calcul de la valeur de débit par appareil correspond à la somme des débits par appareils raccordés à la conduite sélectionnée.

## Calculs au niveau du composant sélectionné

Lorsque vous sélectionnez une ligne de plomberie de la conduite d'alimentation à dimensionner, vous spécifiez le point de la conduite correspondant au calcul du débit, de la vitesse et du diamètre de la ligne de plomberie. Par exemple, pour déterminer le débit de la source, sélectionnez la ligne de plomberie la plus proche de la pompe de surpression.

La section Calculs au niveau du composant sélectionné de la boîte de dialogue Taille de la ligne de plomberie d'alimentation contient les valeurs non modifiables calculées pour le composant sélectionné.

#### Section Calculs au niveau du composant sélectionné



Calculs au niveau du composant sélectionné

Débit: 1.51 l/s      Diamètre de la ligne de plomberie: 25

Vitesse réelle: 2.7 m/s

#### Débit

Le débit représente la quantité de liquide parcourant la ligne de plomberie sélectionnée sur une durée d'une minute. Le calcul du débit se base sur les valeurs du diamètre de la ligne de plomberie et de perte de charge. Le module de plomberie génère une estimation du débit à l'aide de la courbe de Hunter, qui prend en compte les appareils nécessitant une valeur de débit spécifique sur une base périodique uniquement. Dès lors, le dimensionnement de la ligne de plomberie ne s'effectue pas en fonction de la valeur de débit totale requise par l'ensemble des appareils, mais en fonction du débit prévisible suivant la probabilité d'utilisation de chaque appareil. La valeur calculée sert alors de valeur de base pour la formule de Hazen-Williams. Le résultat de cette formule correspond au débit affiché dans la boîte de dialogue Taille de la ligne de plomberie d'alimentation.

La formule de Hazen-Williams est la suivante :

$$F = 0.2083 \left( \frac{100}{C} \right)^{1.852} \times \left( \frac{q}{d^{4.8655}} \right)$$

Cette formule se définit comme suit :

- F correspond à la force de perte de charge appliquée à la conduite la plus longue par tranche de 100 mètres (ou 100 pieds) de canalisation (ligne de plomberie).
- C correspond à la rugosité interne de la canalisation ou au coefficient de perte de charge. La valeur par défaut est 100.
- q correspond au flux total des débits par appareil en aval mesuré en L/s (ou en gpm).
- d correspond au diamètre interne de la canalisation.

### Vitesse réelle

La vitesse réelle du débit correspond à la vitesse à laquelle le liquide parcourt la ligne de plomberie sélectionnée. Son calcul se base sur le diamètre de la ligne de plomberie et sur la perte de charge minimale.

La vitesse réelle du débit est calculée selon la formule suivante :

$$V = Q/A$$

Cette formule se définit comme suit :

- V correspond à la vitesse.
- Q correspond au débit.
- A correspond à la superficie de la section transversale interne de la ligne de plomberie.

La superficie de la section transversale interne se calcule selon la formule suivante, dans laquelle d correspond au diamètre interne de la ligne de plomberie.

$$A = \frac{\pi d^2}{4}$$

### Diamètre de la ligne de plomberie

Le champ Diamètre de la ligne de plomberie affiche le diamètre nécessaire pour accommoder le débit et la vitesse de ligne de plomberie sélectionnée. Le module de plomberie génère une estimation de la taille de chaque ligne de plomberie à 8 pieds par seconde.

Les informations suivantes décrivent le calcul du diamètre de ligne de plomberie :

- Le module de plomberie calcule la pression disponible pour la perte de charge sur l'ensemble du système d'alimentation en soustrayant la pression à la source à la pression au niveau de l'appareil le plus élevé, moins les valeurs des champs Chute de pression et Compteur d'eau des pertes de charge.
- Si la chute de pression disponible est insuffisante, le module de plomberie augmente la taille de tous les composants de la conduite d'une taille (toutes

les tailles sont augmentées d'une taille de ligne de plomberie), puis régénère le calcul de la chute de pression.

- Si l'option Vitesse restreinte est sélectionnée et que la vitesse réelle du débit est supérieure à la valeur indiquée, le module de plomberie augmente la taille de la conduite d'une taille de ligne de plomberie, puis régénère le calcul de la chute de pression.

Une fois la taille de ligne de plomberie correctement calculée, la taille nominale standard correspondante est déterminée en fonction du diamètre interne standard. Pour consulter les itérations de taille utilisées dans le cadre du module de plomberie, reportez-vous à la table de dimensionnement des lignes de plomberie standard de la section suivante.

#### **Table de dimensionnement des lignes de plomberie standard**

La table ci-dessous constitue une référence dans le calcul du dimensionnement standard des lignes de plomberie. Toutes les valeurs de d, diamètre interne de la canalisation (ligne de plomberie), sont exprimées en pouces et se basent sur une épaisseur de matériau de canalisation en acier Nomenclature 40. Pour dimensionner la ligne de plomberie, les valeurs sont arrondies à la taille standard la plus proche. Lors de la détermination du diamètre interne, le module de plomberie se base sur des lignes de plomberie de type canalisation en acier standard de nomenclature 40.

<b>Valeur de taille nominale</b>	<b>Valeur de diamètre interne</b>
0.125	0.269
0.25	0.364
0.375	0.493
0.5	0.622
0.75	0.824
1	1.049
1.25	1.380
1.5	1.610
2	2.067

Valeur de taille nominale	Valeur de diamètre interne
2.5	2.469
3	3.068
3.5	3.548
4	4.026
5	5.047
6	6.065
8	7.981
10	10.02
12	12.000
14	13.250
16	15.250
18	17.250
20	19.250
22	21.250
24	23.250
26	25.250
28	27.250
30	29.250
32	31.250
34	33.250
36	35.250



# Calcul des dimensions des lignes de plomberie par le logiciel

La section suivante est à caractère exclusivement informatif.

## 1 Détermination de la perte de charge

Le module de plomberie détermine la perte de charge de la conduite à l'aide de la formule de Hazen-Williams.

$$F = 0.2083 \left( \frac{100}{C} \right)^{1.852} \times \left( \frac{q^{1.852}}{d^{4.8655}} \right)$$

Cette formule se définit comme suit :

- F correspond à la force de perte de charge appliquée à la conduite la plus longue par tranche de 100 mètres (ou 100 pieds) de canalisation (ligne de plomberie).
- C correspond à la rugosité interne de la canalisation ou au coefficient de perte de charge. La valeur par défaut est 100.
- q correspond au flux total des débits par appareil en aval mesuré en L/s (ou en gpm).
- d correspond au diamètre interne de la canalisation.

## 2 Calcul du changement d'élévation

Le module de plomberie calcule le changement d'élévation de la conduite de délimitation en soustrayant la valeur de pression au niveau de l'appareil le plus élevé à la valeur de pression à la source.

## 3 Détermination de la chute de pression totale

Le module de plomberie détermine la chute de pression totale dans la conduite à l'aide de la formule suivante :

Chute de pression totale = Perte de charge + Changement d'élévation

## 4 Détermination de la pression disponible pour la perte de charge

Le module de plomberie détermine la pression disponible pour la perte de charge en soustrayant la pression à la source à la pression au niveau de l'appareil le plus élevé, moins les valeurs de chute de pression et de compteur d'eau des pertes de charge.

## 5 Comparaison de la chute de pression à la pression disponible.

Le module de plomberie compare la chute de pression à la pression disponible. Ces valeurs doivent être supérieures ou égales à la pression disponible. Si les valeurs ne correspondent pas en raison d'une pression disponible insuffisante, le module de plomberie augmente la taille de la conduite d'une taille de ligne de plomberie (toutes les tailles sont augmentées d'une taille), puis régénère le calcul de la chute de pression.

#### 6 Affichage des résultats

Une fois les calculs terminés, le module de plomberie affiche les valeurs dans la boîte de dialogue Taille de la ligne de plomberie d'alimentation. Pour plus d'informations, voir [Vérification des résultats du dimensionnement des canalisations d'amenée](#) (page 846).

## Calcul de la taille des canalisations sanitaires

Avant de définir la taille d'un système sanitaire, vous devez effectuer les opérations suivantes :

- Esquisser le dessin complet du système
- Vérifier l'exactitude des informations de la table des débits par appareil utilisée. Pour plus d'informations, voir [Configuration de tables des débits par appareil](#) (page 807).
- Créer une table de dimensionnement des canalisations sanitaires basée sur les normes en vigueur (par exemple, le DTU plomberie) ou vérifier l'exactitude des informations de la table utilisée. Pour plus d'informations, voir [Spécification des tables de dimensionnement des lignes de plomberie](#) (page 809).

---

**REMARQUE** Vous pouvez uniquement définir la taille des systèmes de plomberie sanitaires de type Egouts.

---

## Présentation du processus de dimensionnement des canalisations sanitaires

Vous pouvez uniquement définir la taille des systèmes sanitaires de type Egouts. Par exemple, si vous créez une définition d'un système d'eaux noires et d'un système d'eaux grises, vous devez définir le type de système sur Egouts. Dans

le cas contraire, vous ne pouvez pas dimensionner ces systèmes. Pour plus d'informations sur la création de définitions de système, voir [Configuration des définitions de systèmes de plomberie](#) (page 804).

Lorsque vous dimensionnez un système sanitaire, vous pouvez baser le dimensionnement de ligne de plomberie sur l'un des quatre principaux types de conduite :


- Branche
- Décalage/Tuyaux d'évacuation d'origine
- Pile de hauteur inférieure ou égale à trois étages
- Pile de hauteur supérieure à trois étages

Le type de conduite spécifié détermine la méthode de dimensionnement utilisée par le logiciel.

## **Dimensionnement d'une branche sanitaire**

Lorsque vous définissez la conduite sanitaire en tant que branche, le logiciel effectue le calcul de dimensionnement à l'aide des informations de l'onglet Branches de la table de dimensionnement de ligne de plomberie sanitaire


(table de dimensionnement des canalisations), dont les définitions se trouvent dans le gestionnaire des styles.



## Dimensionnement d'un décalage sanitaire

Lorsque vous définissez la conduite sanitaire en tant que décalage ou en tant que tuyaux d'évacuation d'origine, le module de plomberie effectue le calcul de dimensionnement à l'aide des informations de l'onglet Décalages de la table de dimensionnement de ligne de plomberie sanitaire (table de

dimensionnement des canalisations), dont les définitions se trouvent dans le gestionnaire des styles.




La plupart des systèmes sanitaires se trouvent dans des bâtiments comportant plusieurs étages. En règle générale, chaque étage du bâtiment est représenté dans un dessin distinct. Lors du dimensionnement d'un système sanitaire réparti sur plusieurs étages, vous devez dimensionner les lignes de plomberie séparément sur chaque dessin, en commençant par l'étage le plus élevé, puis en redescendant progressivement. Vous pouvez alors référencer les différentes valeurs de calcul des étages supérieurs lors du dimensionnement des canalisations sanitaires des étages inférieurs. Pour plus d'informations, voir [Définition de la taille des canalisations sanitaires pour plusieurs étages](#) (page 860).

Dans le logiciel, aucune distinction n'est faite entre les décalages horizontaux et les branches horizontales. Il peut par conséquent s'avérer utile de créer un style représentant les lignes de plomberie définies en tant que décalage horizontal. Par exemple, vous pouvez créer un style intitulé Tuyau noir - Décalage horizontal, et sélectionner ce style dans la liste de la palette des propriétés lors de l'ajout de la ligne de plomberie.

## Dimensionnement d'une pile sanitaire

Lorsque vous définissez la conduite sanitaire en tant que pile de hauteur inférieure ou égale à trois étages ou en tant que pile de hauteur supérieure à trois étages, le module de plomberie effectue le calcul de dimensionnement à l'aide des informations de l'onglet Piles de la table de dimensionnement de ligne de plomberie sanitaire (table de dimensionnement des canalisations), dont les définitions se trouvent dans le gestionnaire des styles.



## Définition de la taille des canalisations sanitaires

Le dimensionnement des canalisations sanitaires est généralement nécessaire pour les systèmes sanitaires d'eaux noires. Lorsque vous créez des systèmes sanitaires d'eaux grises, vous devez définir le type de système sur Egouts pour permettre le dimensionnement.

Si vous élaborez un système sanitaire pour un édifice de plusieurs étages, voir [Définition de la taille des canalisations sanitaires pour plusieurs étages](#) (page 860).

---

**AVERTISSEMENT** Si vous modifiez le système sanitaire, vous devez redimensionner les lignes de plomberie.

---

### Pour définir la taille des canalisations sanitaires


- 1 Esquissez le dessin complet du système sanitaire.
- 2 Sélectionnez une conduite dont le type de système est défini sur Egouts.

---

**REMARQUE** Vous ne pouvez pas définir la taille des systèmes de type égout eaux pluviales.


---

Toutes les lignes de plomberie, tous les raccords et tous les appareils reliés ou en aval par rapport à la ligne de plomberie sont sélectionnés.

- 3 Cliquez sur l'onglet Ligne de plomberie ► le groupe de fonctions Calcul ► Taille de la ligne de plomberie .

---

**REMARQUE** Pour calculer les valeurs de dimensionnement sans redimensionner la conduite, accédez à la commande de calcul de taille en cliquant sur l'onglet Analyse ► le groupe de fonctions

Plomberie ► Taille de la ligne de plomberie , puis appuyez sur la touche **ENTREE** à l'invite de commande.

---

La boîte de dialogue Taille de la ligne de plomberie sanitaire s'affiche.

- 4 Dans la boîte de dialogue Taille de la ligne de plomberie sanitaires, sous Valeurs de conception, sélectionnez la définition de table de dimensionnement des lignes de plomberie créée en fonction des normes en vigueur (par exemple, le DTU plomberie).  
La définition de table permet au logiciel de déterminer les charges de débit par appareils maximales autorisées pour le type de conduite spécifié à l'étape suivante.

---

**CONSEIL** Pour vérifier l'exactitude des informations de la définition de table, cliquez sur l'icône Table de dimensionnement des lignes de plomberie.

---

- 5 Sélectionnez un type de ligne de plomberie dans le champ Dimensionnement de base. Vous pouvez sélectionner une **branche**, un **décalage** ou un **tuyau d'origine** ou une **pile**.

Les sections non modifiables de la boîte de dialogue Taille de la ligne de plomberie sanitaire contiennent les résultats des calculs de taille. Pour plus d'informations, voir [Vérification des résultats du dimensionnement des canalisations sanitaires](#) (page 862).


6 Cliquez sur OK pour redimensionner le système.

## Définition de la taille des canalisations sanitaires pour plusieurs étages

La plupart des systèmes sanitaires sont définis dans des édifices contenant plusieurs étages, chaque étage étant généralement représenté dans un dessin distinct. Lors du dimensionnement d'un système sanitaire réparti sur plusieurs étages, vous devez dimensionner les lignes de plomberie séparément sur chaque dessin, en commençant par l'étage le plus élevé, puis en redescendant progressivement. Vous pouvez alors référencer les différentes valeurs de calcul des étages supérieurs lors du dimensionnement des étages inférieurs.

### Pour calculer un système sanitaire dans un bâtiment de trois étages

1 Ouvrez le dessin du troisième étage et procédez comme suit :



- a Cliquez sur la ligne de plomberie la plus proche de la colonne montante du deuxième étage de manière à sélectionner la conduite à dimensionner pour le troisième étage.



- b Sous Valeurs de conception, vérifiez que Branche est sélectionnée sous Dimensionnement de base.
- c Notez la valeur calculée affichée dans le champ Débit par appareil de la pile en amont. Cette valeur sera réutilisée lors des étapes suivantes.

2 Ouvrez le dessin du deuxième étage et procédez comme suit :

- a Cliquez sur la ligne de plomberie la plus proche de la colonne montante du premier étage de manière à sélectionner la conduite à dimensionner pour le deuxième étage.
- b Sous Valeurs de conception, sélectionnez Décalage/Tuyaux d'évacuation d'origine dans le champ Dimensionnement de base.
- c Dans le champ Débit par appareil de branches de connexion externes à ce dessin, indiquez la valeur affichée dans le champ Débit par appareil en amont lors de l'étape précédente. La conduite sélectionnée est dimensionnée et la valeur indiquée dans le champ Taille de la ligne de plomberie est mise à jour en conséquence.
- d Notez la valeur calculée affichée dans le champ Débits par appareil de la pile en amont. Cette valeur sera réutilisée lors de l'étape suivante.

**3** Ouvrez le dessin du premier étage et procédez comme suit :


- a** Cliquez sur la ligne de plomberie la plus proche de l'extrémité de la conduite principale sortant de l'édifice de manière à sélectionner la conduite à dimensionner pour le premier étage.
- b** Sous Valeurs de conception, sélectionnez Décalage/Tuyaux d'évacuation d'origine dans le champ Dimensionnement de base.
- c** Ajoutez les valeurs des champs Débit par appareil de la pile en amont pour le troisième étage (première étape) et le deuxième étage (deuxième étape).
- d** Entrez le résultat dans le champ Débits par appareil de branches de connexion externes à ce dessin. La conduite sélectionnée est dimensionnée et la valeur indiquée dans le champ Taille de la ligne de plomberie est mise à jour en conséquence.

## **Vérification des résultats du dimensionnement des canalisations sanitaires**

Les sections inférieures non modifiables de la boîte de dialogue Taille de la ligne de plomberie sanitaire contiennent les résultats définitifs des calculs de taille.

### Dimensionnement d'une branche sanitaire

Si vous avez basé le dimensionnement sur des branches, la boîte de dialogue Taille de la ligne de plomberie sanitaire affiche les résultats du dimensionnement des branches du dessin.



La valeur indiquée dans le champ Débit par appareil en amont correspond au résultat de l'ensemble des appareils raccordés dans le dessin. Ce résultat part du principe que tous les appareils raccordés se trouvent dans le dessin actif. Une fois la valeur du champ Débit par appareil en amont définie, le logiciel procède au calcul de la taille de la branche.

### Dimensionnement d'un décalage sanitaire

Si vous avez basé le dimensionnement sur des décalages ou des tuyaux d'évacuation d'origine, la boîte de dialogue Taille de la ligne de plomberie

sanitaire affiche les résultats du dimensionnement des décalages ou des tuyaux d'évacuation d'origine du dessin.

**Taille de la ligne de plomberie sanitaire**

Valeurs de conception

Table de dimensionnement des lignes de plomberie: Standard

Dimensionnement de base: Décalage/Tuyaux d'évacuation d'origine

Calculs

Débit par appareil de la pile en amont: 14

Débit par appareil de branches de connexion externes à ce dessin: 28

Pente de la ligne de plomberie: 1|

Calculs au niveau du composant sélectionné

Taille de la ligne de plomberie: 100

OK Annuler Aide

La valeur indiquée dans le champ Débit par appareil de la pile en amont correspond au résultat de l'ensemble des appareils raccordés dans le dessin. Pour calculer cette valeur, indiquez la somme calculée pour l'étage supérieur dans le champ Débit par appareil de branches de connexion externes à ce dessin. Lorsque vous concevez un édifice de plusieurs étages, vous devez enregistrer les dessins correspondant aux différents étages du système sanitaire dans un fichier distinct et générer les calculs séparément. Pour plus d'informations, voir [Définition de la taille des canalisations sanitaires pour plusieurs étages](#) (page 860).

Une fois la valeur du champ Débit par appareil de la pile en amont définie, le logiciel procède au calcul de la taille de la ligne de plomberie. Vous pouvez également afficher la pente de la ligne de plomberie sélectionnée dans le champ Pente de la ligne de plomberie.

## Dimensionnement d'une pile sanitaire

Si vous avez basé le dimensionnement sur des piles, la boîte de dialogue Taille de la ligne de plomberie sanitaire affiche les résultats du dimensionnement des piles du dessin.

**Taille de la ligne de plomberie sanitaire**

Valeurs de conception

Table de dimensionnement des lignes de plomberie: Standard

Dimensionnement de base: Taille des piles inférieure ou égale à trois niveaux

Calculs

Débit par appareil de branches de connexion à ce dessin: 14

Débit par appareil de branches de connexion externes à ce dessin: 35

Calculs au niveau du composant sélectionné

Taille de la pile: 80

OK Annuler Aide

La valeur indiquée dans le champ Débit par appareil de branches de connexion à ce dessin correspond au résultat de l'ensemble des appareils raccordés dans le dessin. Toutefois, lorsque vous concevez un édifice de plusieurs étages, les différents étages sont en principe enregistrés dans un fichier de dessin distinct. Pour déterminer précisément la taille du système sanitaire de chaque étage, vous devez dimensionner le système de chaque étage séparément, en descendant progressivement. Dans le champ Débit par appareil de branches de connexion à ce dessin de chaque étage, indiquez la valeur du champ Débit par appareil de branches de connexion à ce dessin de l'étage supérieur. Pour plus d'informations, voir [Définition de la taille des canalisations sanitaires pour plusieurs étages](#) (page 860).




# Dessin de diagrammes schématiques

# 11

Un dessin schématique est un diagramme du flux bidimensionnel (2D) sans échelle qui indique la logique et le fonctionnement d'un système de construction. Vous pouvez dessiner votre système sous la forme d'un diagramme schématique ou unifilaire pour présenter l'ensemble de votre conception ou créer des diagrammes des colonnes montantes de plomberie ou des détails associés à votre conception. Le dessin du diagramme schématique constitue généralement l'une des premières étapes du processus de conception des systèmes de construction. Néanmoins, certains projets ne nécessitent pas ce type de diagramme.

Les diagrammes schématiques permettent, par exemple, de représenter la circulation de l'air dans le système de chauffage d'un bâtiment ou celle du courant électrique ou de l'eau chaude et de l'eau froide au sein d'un édifice. Ils mettent également en évidence les relations entre les appareils et les autres composants d'un système. Par exemple, un diagramme schématique mécanique permet d'identifier les types d'appareils requis pour un système et d'indiquer la gaine ou le tuyau de connexion.

## Exemple de diagramme schématique mécanique



La création d'un diagramme schématique passe par la liaison de symboles et de lignes afin de mettre en évidence le fonctionnement de base du système de construction. Ce type de diagramme contient généralement peu d'informations sur chaque composant.

La direction de visualisation des diagrammes schématiques peut être de type [orthogonal](#) ou [isométrique](#). Le dessin de vue en plan orthogonal est le type de diagramme schématique le plus courant. Le type isométrique s'adapte davantage aux présentations complexes, nécessitant un niveau de détail plus élevé.

---

**REMARQUE** N'utilisez pas de diagramme schématique pour

- Créer des élévations ou des coupes en fonction du dessin
  - Utiliser des outils de mesure de gaine ou de plomberie fournis avec AutoCAD MEP. Avec ces outils, vous devez créer le système à l'aide de gaines et de raccords de gaines ou de lignes de plomberie et de raccords de plomberie.
- 

## A propos des diagrammes schématiques


Comme pour le dessin de lignes normales dans AutoCAD®, vous tracez les lignes schématiques à l'aide d'[outils d'accrochage AutoCAD MEP](#) et d'info-bulles. Comme pour l'ajout d'entités dans AutoCAD, vous placez des symboles schématiques à des points d'insertion et utilisez des angles de rotation.

A la différence des lignes et objets AutoCAD, les lignes et symboles schématiques possèdent l'avantage d'identifier les points de connexion de chaque symbole schématique, garantissant ainsi l'élaboration d'un diagramme intelligent du système de construction.

### Connexion d'une ligne schématique à un symbole schématique



Indiquez le point de connexion schématique.




Résultat de la connexion de la ligne schématique au symbole

Vous pouvez affecter des systèmes aux lignes et symboles schématiques. Les systèmes schématiques stockent les propriétés constantes de l'ensemble des lignes et symboles contenus dans le diagramme schématique. Ils permettent de garantir la cohésion des fonctionnalités et de l'aspect des lignes et des symboles. La présentation de symboles et lignes schématiques peut représenter un système de soufflage, un système d'alimentation électrique ou un réseau d'alimentation en eau froide. Les nouvelles lignes et symboles héritent alors des propriétés par défaut du système actuel, notamment des paramètres de




calque et de couleur, assurant ainsi la cohérence des diagrammes schématiques. Pour plus d'informations, voir [Utilisation des systèmes](#) (page 147).


### Composants de lignes et de symboles schématiques mécaniques



### Composants de lignes et de symboles schématiques électriques



### Composants de lignes et de symboles schématiques de plomberie



## Lignes schématiques

Vous pouvez créer des lignes schématiques à partir de lignes, d'arcs ou de polygones AutoCAD®.

Pour différencier les types de systèmes que vous affectez aux lignes schématiques, vous pouvez utiliser des styles de lignes schématiques. Les styles

de lignes schématiques contrôlent, entre autres, l'affichage des lignes d'intersection, le symbole représentant le point de connexion et la liste des ID de désignation disponibles.

## Symboles schématiques

AutoCAD MEP offre une vaste bibliothèque de symboles schématiques assemblables afin de représenter les dépendances logiques et la connectivité qui existent entre les composants et appareils réels. Les symboles schématiques sont des contenus basés sur des styles. En d'autres termes, ils sont définis par diverses propriétés de style. Les propriétés de style spécifient le comportement de chaque symbole schématique, notamment la manière dont ses lignes de connexion doivent être ajustées. Pour plus d'informations, voir [Configuration des styles](#) (page 1007).

Il existe deux types de symboles schématiques :

- **Les symboles intégrés.** Ces symboles peuvent être ancrés n'importe où sur une ligne schématique. Exemples : raccords, vannes, manomètres, interrupteurs, signaux et appareils. Ces symboles sont attachés à la ligne. Ils se déplacent et sont supprimés en même temps qu'elle. Vous pouvez également repositionner les symboles en les déplaçant le long de la ligne schématique.

### Insertion d'un symbole schématique sur une ligne schématique




Indiquez le point d'insertion sur la ligne schématique.


Symbole schématique inséré

- **Les symboles d'extrémité.** Ces symboles figurent généralement en début ou en fin de ligne schématique. Un symbole d'extrémité doit être placé avant d'être raccordé à une ligne schématique. Exemples : diffuseurs, pompes, ventilateurs et réservoirs. Les symboles d'extrémité se déplacent avec la ligne schématique. S'ils sont déplacés, la ligne s'étire en conséquence. Les symboles d'extrémité ne sont pas supprimés si la ligne schématique est effacée. Ces deux objets peuvent être effacés individuellement.

### Liaison d'une ligne schématique à un symbole schématique



Spécifiez le point de départ de la ligne schématique sur le symbole schématique.



Résultat de la connexion de la ligne schématique au symbole schématique

Pour plus d'informations sur les ancrages, voir [Utilisation des ancrages](#) (page 190).


Pour simplifier la recherche, les symboles schématiques sont classés par catégorie et par type. Vous pouvez ajouter, supprimer et renommer des catégories afin de personnaliser l'organisation des symboles schématiques en fonction de vos besoins. Vous pouvez également créer des symboles schématiques ou des bibliothèques schématiques personnalisé(e)s, adapté(e)s aux normes de votre entreprise ou d'un projet spécifique. Pour plus d'informations, voir [Personnalisation de contenu basé sur le style](#) (page 1001).

## Dessin en mode orthogonal

Vous pouvez dessiner un diagramme schématique en mode (plan) orthogonal. Le mode orthogonal permet de dessiner le diagramme dans une vue en plan à deux dimensions.

Dans ce mode, l'ajout de lignes et de symboles schématiques s'effectue dans un système de coordonnées général (SCG). Ce système est composé de trois axes : un axe horizontal (axe X), un axe vertical (axe Y) et un axe perpendiculaire au plan XY (axe Z).

### Paramètres des dessins orthogonaux



Lors de l'ajout ou du déplacement des lignes ou des symboles, vous pouvez limiter le mouvement du curseur en vous aidant de plusieurs outils :

- La **boussole** vous aide à placer les lignes ou les symboles.
- Le mode Ortho d'AutoCAD® limite le mouvement du curseur à l'axe horizontal et à l'axe vertical. L'alignement orthogonal dépend de l'angle d'accrochage actuel ou des paramètres actuels de grille et d'accrochage aux objets.
- La grille permet d'aligner les symboles et de visualiser les distances qui les séparent les uns des autres.
- Les outils d'accrochage permettent de placer avec précision les symboles ou les lignes.

Vous pouvez activer ou désactiver ces outils à n'importe quelle phase de dessin ou d'édition.

Pour plus d'informations, voir [Création d'un diagramme schématique](#) (page 880).


## Dessin en mode isométrique

Vous pouvez dessiner un diagramme schématique en mode isométrique. Le mode isométrique simule une vue en plan à trois dimensions, dans laquelle les lignes sont dessinées sur des plans isométriques pivotés et les symboles inclinés le long des axes isométriques. Cet agencement donne l'illusion d'une vue 3D dans un modèle 2D.

L'alignement d'un objet sur les trois axes principaux du dessin isométrique donne à l'objet un aspect d'objet 3D affiché en fonction d'un point de vue particulier. L'option Plan isométrique de la palette des propriétés limite le mouvement du curseur aux angles pivotés appropriés le long des plans isométriques. Vous pouvez travailler sur chacun des trois plans isométriques avec sa paire d'axes correspondante :

- **Gauche.** Aligne les symboles et les lignes le long d'un axe à 90 degrés et d'un axe à 150 degrés.
- **Supérieur.** Aligne les symboles et les lignes le long d'un axe à 30 degrés et d'un axe à 150 degrés.
- **Droite.** Aligne les symboles et les lignes le long d'un axe à 30 degrés et d'un axe à 90 degrés.

### Visualisation des plans isométriques



Une fois l'un des trois plans isométriques choisi, le mode Ortho d'AutoCAD® et le réticule s'alignent le long des axes isométriques correspondants dans le SCG. Vous pouvez changer de plan en cours de dessin. Par exemple, vous pouvez commencer par dessiner une conduite sur le plan supérieur, puis passer au plan gauche pour ajouter une colonne montante et enfin terminer le dessin de la conduite sur le plan droit.

Bien qu'ils semblent être tridimensionnels, les dessins isométriques ne sont que des représentations 2D. Il vous est donc impossible d'extraire des distances 3D, d'afficher des objets à partir de fenêtres différentes ou de supprimer des lignes cachées automatiquement.

Pour plus d'informations, voir [Création d'un diagramme schématique](#) (page 880).

## Personnalisation du contenu schématique

Les lignes et symboles schématiques sont des contenus basés sur des styles. Les objets qu'ils représentent sont donc définis par des jeux de propriétés de style. Les symboles schématiques incluent également des blocs de visualisation illustrant la géométrie des symboles. Pour vous familiariser avec les contenus basés sur des styles, voir [Utilisation de contenus basés sur un style](#) (page 133).

Le gestionnaire des styles permet de créer manuellement les styles définissant les lignes et symboles schématiques. Pour plus d'informations sur ce processus, voir [Processus de création de contenu basé sur un style](#) (page 1001).

Il existe également plusieurs méthodes de conversion de groupes d'objets en styles de symboles schématiques. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Convertir les styles de symboles schématiques disponibles dans AutoCAD MEP en composants (paramètres et blocs de visualisation), personnaliser les composants, puis les reconverter en styles de symboles schématiques
- Convertir un groupe de blocs AutoCAD appartenant à une bibliothèque de blocs personnalisée en styles de symboles schématiques

Pour plus d'informations, voir [Personnalisation du contenu des symboles schématiques](#) (page 1055).

## Configuration des paramètres schématiques

La configuration des paramètres des diagrammes schématiques permet de gagner du temps par la suite et d'améliorer la précision de vos conceptions. Les paramètres schématiques sont stockés dans le dessin de style et peuvent être importés dans le dessin en cours ou ouvert dans les dessins de contenu.

## Création de définitions de systèmes schématiques

Une définition de système est généralement désignée par le nom du système qu'elle représente (système de retour, d'éclairage ou d'alimentation en eau froide, etc.). Les paramètres de la définition d'un système contrôlent de nombreuses propriétés d'affichage du système. Par exemple, vous pouvez spécifier un identificateur de calque afin de déterminer le calque, la couleur et le type de ligne d'un système.


Les définitions de systèmes sont stockées dans le dessin et peuvent être [copiées d'un dessin à l'autre](#).

---

**CONSEIL** Les modèles par défaut contiennent plusieurs définitions de systèmes. Vous pouvez les copier ou les modifier.

---

### Pour créer une définition de système schématique

- 1 Dans l'[espace de travail Schématique](#), Cliquez sur l'onglet **Gérer** ► le groupe de fonctions **Style et affichage** ► la liste déroulante **Gestionnaire des styles** ► **Définitions de systèmes schématiques**  .

## 2 Créez la définition de système schématique :

Méthode de création	Opération à effectuer dans le volet gauche du gestionnaire des styles...
créer une définition de système vierge	Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Définitions de systèmes schématiques, puis choisissez Nouveau. Entrez un nom, puis appuyez sur la touche ENTREE.
copier une définition afin d'en modifier la copie.	Effectuez la procédure suivante : <ul style="list-style-type: none"><li>■ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la définition de système à copier, puis choisissez Copier.</li><li>■ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Définitions de systèmes schématiques, puis choisissez Coller.</li><li>■ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la copie, choisissez l'option Renommer, entrez un nouveau nom, puis appuyez sur la touche ENTREE.</li></ul>

3 Dans l'onglet Général, entrez la description de la définition de système schématique.

4 Spécifiez les valeurs des autres propriétés de la définition de système communes à tous les systèmes (mécanique, électrique et plomberie). Pour obtenir de l'aide, voir

- [Spécification des règles de conception d'un système](#) (page 153)
- [Spécification des propriétés d'affichage d'un système](#) (page 156)
- [Ajout de notes et de fichiers à un système](#) (page 157)

## Configuration des styles de lignes schématiques

Les styles de lignes et de symboles schématiques déterminent l'aspect et la fonction de ces derniers. Les styles de lignes schématiques contrôlent, par exemple, l'affichage des lignes d'intersection, le symbole représentant le point de connexion et les ID de désignation disponibles lors de l'ajout d'une ligne schématique.

---


**REMARQUE** Cette section fournit des informations spécifiques aux styles de lignes et de symboles schématiques. Pour une description générale du fonctionnement des styles, y compris des styles de lignes et de symboles schématiques, voir [Configuration des styles](#) (page 1007).

---



## Définition des désignations de styles de lignes schématiques

Lorsque vous dessinez une ligne schématique, vous pouvez choisir la désignation correspondante dans la palette des propriétés. La désignation d'une ligne correspond au texte identifiant la ligne dans la présentation. Le style de ligne sélectionné détermine la liste des ID de désignation disponibles. Vous pouvez choisir l'ID souhaité dans la liste ou saisir un différent.

### Exemples d'ID de désignation




### Pour définir des désignations pour un style de ligne schématique



- 1 Ouvrez le dessin contenant le style.
- 2 Dans l'[espace de travail Schématique](#), ouvrez le style en effectuant l'une des opérations suivantes :
  - Cliquez sur l'onglet **Gérer** ► le groupe de fonctions **Style et affichage** ► la liste déroulante **Gestionnaire des styles** ► **Styles de lignes schématiques** . Dans le volet gauche du gestionnaire des styles, sélectionnez le style souhaité.
  - Dans le dessin, sélectionnez une ligne schématique utilisant ce style, puis cliquez sur l'onglet **Ligne schématique** ► le groupe de fonctions **Général** ► la liste déroulante **Modifier le style du système** ► **Modifier le style de ligne schématique** .



3 Cliquez sur l'onglet Désignations.




4 Définissez les désignations :

Pour...	Action...
ajouter une désignation	cliquez sur  , puis, dans le champ Désignation, entrez un ID et appuyez sur la touche ENTREE.
modifier une désignation	cliquez dans le champ Désignation correspondant, modifiez l'ID et appuyez sur la touche ENTREE.
supprimer une désignation	sélectionnez une désignation et cliquez sur  .

## Spécification d'annotation pour les styles de lignes schématiques

Lorsque vous dessinez une ligne schématique, vous pouvez choisir le style correspondant dans la palette des propriétés. Le style détermine les propriétés d'annotation de la ligne, notamment les symboles utilisés pour représenter les points de départ, les extrémités et les connexions.

Les styles de lignes schématiques déterminent également l'affichage des intersections des lignes. Vous pouvez afficher les lignes telles qu'elles ou définir une superposition ou une coupe de largeur donnée.



Si vous sélectionnez la superposition ou la coupe, vous devez également définir la valeur de priorité correspondante. Dans un dessin, si deux lignes formant une intersection sont associées à la même valeur de priorité dans leur style respectif, l'affichage de la superposition ou de la coupe est déterminé par la ligne qui possède la plus petite valeur sur l'axe Z. Si les valeurs de priorité sont différentes, elles permettent de déterminer l'affichage de l'intersection. Pour plus d'informations, reportez-vous au tableau ci-dessous.


Style d'intersection	Valeurs de priorité	Affichage de l'intersection
Superposition	Identiques	La ligne dessinée en second affiche la superposition.
Coupe	Identiques	La ligne dessinée en premier affiche la coupe.
Mixte (l'un est défini sur une superposition et l'autre sur une coupe)	Identiques	La ligne dessinée en second détermine le style d'intersection. Si le style est une superposition, la ligne dessinée en second affiche la superposition. Si le style est une coupe, la ligne dessinée en premier affiche la coupe.

**CONSEIL** Pour modifier l'ordre de dessin d'une ligne sélectionnée, cliquez avec le bouton droit de la souris, choisissez **Ordre d'affichage**, puis choisissez une option du sous-menu (par exemple, **Placer en arrière-plan**).


#### Pour définir une annotation pour un style de ligne schématique

- 1 Ouvrez le dessin contenant le style.
- 2 Dans l'**espace de travail Schématique**, ouvrez le style en effectuant l'une des opérations suivantes :
  - Cliquez sur l'onglet **Gérer** ► le groupe de fonctions **Style et affichage** ► la liste déroulante **Gestionnaire des styles** ► **Styles**

de lignes schématiques . Dans le volet gauche du gestionnaire des styles, sélectionnez le style souhaité.

- Dans le dessin, sélectionnez une ligne schématique utilisant ce style, puis cliquez sur l'onglet Ligne schématique ► le groupe de fonctions Général ► la liste déroulante Modifier le style du système ► Modifier le style de ligne schématique .

3 Cliquez sur l'onglet Annotation.



4 Dans la section Intersections, sélectionnez le style des intersections de lignes schématiques.

Vous pouvez choisir d'afficher les lignes telles quelles ou définir une superposition ou une coupe.

5 Si vous choisissez de définir une superposition ou une coupe, indiquez la largeur de la superposition ou de la coupe dans le champ Largeur de coupe/de superposition du papier et indiquez un chiffre correspondant à la valeur de priorité dans le champ Priorité de coupe/de superposition.

6 Dans la section Connexions, sélectionnez un symbole de noeud de connexion pour les jonctions de lignes, puis indiquez la taille correspondante.

7 Sous Paramètres de début et de fin, sélectionnez des symboles de début et de fin de ligne, puis indiquez la taille correspondant à chaque symbole.

## Création d'un diagramme schématique

La création d'un diagramme schématique passe par la liaison de symboles et de lignes afin de mettre en évidence le fonctionnement de base du système de construction dans l'ensemble de la conception. Pour cela, faites glisser des symboles schématiques dans un dessin et raccordez ces symboles à des lignes schématiques. La méthode de dessin des lignes schématiques est identique à celle des lignes dans AutoCAD®. A la différence des lignes et objets AutoCAD, les lignes et symboles schématiques possèdent l'avantage d'identifier les points de connexion de chaque symbole schématique, garantissant ainsi l'élaboration d'un diagramme intelligent du système de construction.

Généralement, le dessin des symboles schématiques et des lignes schématiques s'effectue en même temps, par alternance. Vous pouvez ajouter des symboles indépendants ou d'extrémité dans un dessin et les raccorder ultérieurement. Par exemple, vous pouvez ajouter une pompe ou un ventilateur et, plus tard, raccorder les lignes de soufflage et de retour à la première, ou le fil au second. Vous pouvez également commencer par dessiner les lignes, puis y ajouter des symboles intégrés. Par exemple, vous pouvez introduire un aérotherme de gaine dans une conduite de système à air chaud ou ajouter un appareil électrique après avoir raccordé un fil à un tableau de distribution.

Vous pouvez dessiner un diagramme schématique en mode (plan) [orthogonal](#) ou [isométrique](#) (page 872).


## Ajout de lignes schématiques en mode orthogonal

En mode [orthogonal](#), l'ajout de lignes schématiques s'effectue dans un système de coordonnées général (SCG). Ce système est composé de trois axes : un axe horizontal (axe X), un axe vertical (axe Y) et un axe perpendiculaire au plan XY (axe Z).


Le placement des lignes peut s'effectuer à l'aide de la [boussole](#). Le mode Ortho d'AutoCAD® limite le mouvement du curseur à l'axe horizontal et à l'axe vertical. L'alignement orthogonal dépend des paramètres actuels de grille et d'accrochage aux objets. Vous pouvez activer et désactiver ces outils à tout moment.

## Pour ajouter des lignes schématiques en mode orthogonal


1 Dans l'espace de travail Schématique, lancez la commande d'ajout en effectuant l'une des opérations suivantes :


- Ouvrez une palette d'outils schématiques, puis sélectionnez l'outil de ligne schématique souhaité.  
Au besoin, faites défiler les objets jusqu'à l'outil de votre choix. Les objets créés à l'aide de ces outils sont associés à des propriétés prédéfinies. Il se peut par conséquent que certaines propriétés de lignes schématiques décrites dans cette procédure soient déjà spécifiées ou ne soient pas disponibles.
- Cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► Ligne schématique 
- Tapez `slineadd`.

---

**REMARQUE** Dans la palette des propriétés, l'icône  indique qu'une propriété est disponible uniquement lors de l'ajout des lignes schématiques (elle ne l'est pas lors de la modification).

---



- 2 Développez la section De base et, dans le champ Description, cliquez sur , entrez une description de la ligne schématique, puis cliquez sur OK.
- 3 Dans le champ Style, sélectionnez le style de ligne schématique souhaité.  
La sélection inclut les styles définis dans le dessin actif.
- 4 Pour changer de système, cliquez sur Système et sélectionnez le système auquel vous souhaitez associer les lignes schématiques.  
La sélection inclut les systèmes définis dans le dessin actif. Pour plus d'informations sur les systèmes, voir [Création de définitions de systèmes schématiques](#) (page 874).

---

**CONSEIL** Vous pouvez créer des outils de lignes schématiques faisant référence à des styles et des systèmes figurant dans des bibliothèques de contenu (fichiers DWG). Pour plus d'informations, voir [Création d'outils pour le contenu basé sur des styles](#) (page 1326).

---

- 5 Dans le champ Orientation, sélectionnez Ortho.
- 6 Développez la section Avancé, cliquez sur le champ ID et sélectionnez ou saisissez une désignation d'ID.  
La liste des ID disponibles dépend du style de ligne schématique sélectionné. Pour plus d'informations, voir [Définition des désignations de styles de lignes schématiques](#) (page 876).
- 7 Dans le dessin, spécifiez le point de départ de la ligne ou utilisez des [accrochages AutoCAD MEP schématiques](#) afin de raccorder la ligne à un symbole ou à une autre ligne.
- 8 Spécifiez d'autres points pour dessiner la ligne schématique.
- 9 Le cas échéant, vous pouvez modifier les propriétés de la ligne schématique dans la palette des propriétés et ajouter des lignes supplémentaires.
- 10 Appuyez sur la touche ENTREE pour mettre fin à la commande d'ajout.

---

**CONSEIL** Pour raccorder rapidement des lignes schématiques existantes, prolongez ou ajustez-les à l'aide de la commande AutoCAD RACCORDER.

---

## Ajout de symboles schématiques en mode orthogonal



En mode [orthogonal](#), l'ajout de symboles schématiques s'effectue dans un système de coordonnées général (SCG). Ce système est composé de trois axes : un axe horizontal (axe X), un axe vertical (axe Y) et un axe perpendiculaire au plan XY (axe Z).

Le placement des symboles peut s'effectuer à l'aide de la [boussole](#). Le mode Ortho d'AutoCAD® limite le mouvement du curseur à l'axe horizontal et à l'axe vertical. L'alignement orthogonal dépend des paramètres actuels de grille et d'accrochage aux objets. Vous pouvez activer et désactiver ces outils à tout moment.


Les symboles schématiques sont raccordés aux lignes par des ancrages. Pour plus d'informations, voir [Symboles schématiques](#) (page 870).

### Pour ajouter des symboles schématiques en mode orthogonal


1 Dans l'[espace de travail Schématique](#), lancez la commande d'ajout en effectuant l'une des opérations suivantes :

- Ouvrez une palette d'outils schématiques, puis sélectionnez l'outil de symbole schématique souhaité.  
Au besoin, faites défiler les objets jusqu'à l'outil de votre choix. Les objets créés à l'aide de ces outils sont associés à des propriétés prédéfinies. Il se peut par conséquent que certaines propriétés de symboles schématiques décrites dans cette procédure soient déjà spécifiées ou ne soient pas disponibles.
- Sélectionnez une ligne schématique, puis cliquez sur l'onglet Ligne schématique ► le groupe de fonctions Général ► Insérer un symbole .
- Cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► Symbole schématique .
- Tapez **symboladd**.

---

**REMARQUE** Dans la palette des propriétés, l'icône  indique qu'une propriété est disponible uniquement lors de l'ajout des symboles schématiques (elle ne l'est pas lors de la modification).

---



2 Dans la palette des propriétés, spécifiez ou modifiez, si nécessaire, le symbole à ajouter en sélectionnant un style de symbole :


**Emplacement du style de symbole schématique**

**Méthode de sélection**


Dessin actif

Développez la section De base, puis Général. Dans le champ Style, sélectionnez le style souhaité.

Dessin du répertoire défini en tant qu'[emplacement de contenu par défaut pour les symboles schématiques](#) ou dessin de style spécifié dans les propriétés de l'outil sélectionné

Dans la barre Général, cliquez sur . Dans le volet gauche de la fiche de travail Sélectionner un symbole schématique, recherchez le dessin contenant le style, puis sélectionnez-le. Dans le volet droit, sélectionnez le style, puis cliquez sur OK.



**3** Dans le champ Description, cliquez sur , entrez la description du symbole schématique, puis cliquez sur OK.

**4** Dans le champ Système, sélectionnez le système auquel appartient le symbole schématique dans le champ correspondant.

La sélection inclut les systèmes définis dans le dessin actif. Pour plus d'informations sur les systèmes, voir [Création de définitions de systèmes schématiques](#) (page 874).

**5** Si le champ Orientation est activé sous Mode plan, sélectionnez Ortho.

---

**REMARQUE** Ce champ est en lecture seule et défini sur Ortho lorsque le style sélectionné ne possède aucune définition de vue isométrique. Pour plus d'informations sur la création de vues pour les styles, voir [Définition des vues d'un style](#) (page 1010).

---

**6** Dans le champ Justification, sélectionnez le point du symbole à utiliser en tant que point d'insertion.

Vous pouvez sélectionner le point d'insertion du bloc de visualisation représentant le symbole ou l'un de ses neuf autres points (par exemple, le point supérieur gauche ou le point central).

**7** Développez Avancé et, dans le champ ID, entrez l'ID d'identification du symbole.

Vous pouvez insérer cet ID [en tant qu'étiquette](#) dans votre diagramme. Le style d'étiquette sélectionné détermine alors la police et la taille de l'ID.

**8** Cliquez sur le dessin pour spécifier le point d'insertion.

Si vous spécifiez un point sur une ligne schématique, le symbole est inséré à cet endroit, dans l'axe de la ligne. Il fonctionne alors comme un [symbole intégré](#).

---

**CONSEIL** Les paramètres de la fonction d'accrochage aux objets (Proche, Milieu, etc.) vous aide à placer les symboles schématiques.

---

**9** Faites pivoter le symbole dans la position souhaitée ou tapez la valeur de l'angle de rotation sur la ligne de commande.

Vous pouvez également accepter la rotation par défaut en appuyant sur la touche ENTREE.

---

**REMARQUE** La rotation s'applique uniquement aux symboles d'extrémité. La rotation d'un symbole intégré dépend de la ligne schématique à laquelle il appartient.

---

**10** Répétez les deux étapes précédentes pour insérer d'autres symboles définis avec les mêmes propriétés.

Vous pouvez également modifier les propriétés dans la palette, puis ajouter des symboles supplémentaires.


**11** Appuyez sur la touche ENTREE pour mettre fin à la commande d'ajout.

## Ajout de lignes schématiques en mode isométrique


En mode **isométrique**, l'ajout de lignes schématiques s'effectue dans l'un des trois plans isométriques : gauche, supérieur ou droit. Chaque plan isométrique est associé à une paire d'axes. Une fois le plan isométrique choisi, le mode Ortho d'AutoCAD® et le réticule s'alignent le long des axes isométriques correspondants dans le SCG. Le mode isométrique s'utilise notamment lors de la création de diagrammes de colonnes montantes électriques.

En cours de dessin, vous pouvez changer de plan en sélectionnant une valeur différente pour Plan isométrique dans la palette des propriétés. L'alternance entre les plans assure la continuité des conduites isométriques dessinées avec des segments horizontaux et verticaux le long des différents plans isométriques. Par exemple, vous pouvez commencer par dessiner un segment sur le plan supérieur, puis passer au plan gauche pour ajouter une colonne montante et enfin terminer le dessin de la conduite sur le plan droit.

### Dessin d'une ligne schématique sur le plan isométrique gauche




Sélectionnez le plan isométrique gauche et spécifiez le point de départ de la ligne schématique.




Indiquez le point suivant.

### Dessin d'une ligne schématique sur le plan isométrique supérieur




### Dessin d'une ligne schématique sur le plan isométrique droit




### Pour ajouter des lignes schématiques en mode isométrique


1 Dans l'**espace de travail Schématique**, lancez la commande d'ajout en effectuant l'une des opérations suivantes :


- Ouvrez une palette d'outils schématiques, puis sélectionnez l'outil de ligne schématique souhaité.  
Au besoin, faites défiler les objets jusqu'à l'outil de votre choix. Les objets créés à l'aide de ces outils sont associés à des propriétés prédéfinies. Il se peut par conséquent que certaines propriétés de lignes schématiques décrites dans cette procédure soient déjà spécifiées ou ne soient pas disponibles.
- Cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► Ligne schématique 
- Tapez `slineadd`.

---

**REMARQUE** Dans la palette des propriétés, l'icône  indique qu'une propriété est disponible uniquement lors de l'ajout des lignes schématiques (elle ne l'est pas lors de la modification).

---



- 2 Développez la section De base et, dans le champ Description, cliquez sur , entrez une description de la ligne schématique, puis cliquez sur OK.
- 3 Dans le champ Style, sélectionnez le style de ligne schématique souhaité.  
La sélection inclut les styles définis dans le dessin actif.
- 4 Dans le champ Système, sélectionnez le système auquel appartient la ligne schématique dans le champ correspondant.  
La sélection inclut les systèmes définis dans le dessin actif. Pour plus d'informations sur les systèmes, voir [Création de définitions de systèmes schématiques](#) (page 874).

---

**CONSEIL** Vous pouvez créer des outils de lignes schématiques faisant référence à des styles et des systèmes figurant dans des bibliothèques de contenu (fichiers DWG). Pour plus d'informations, voir [Création d'outils pour le contenu basé sur des styles](#) (page 1326).

---

- 5 Dans le champ Orientation, sélectionnez Isométrique.
- 6 Dans le champ Plan isométrique, sélectionnez le plan isométrique sur lequel vous souhaitez commencer le dessin : gauche, supérieur ou droit.
- 7 Développez la section Avancé, cliquez sur le champ ID et sélectionnez ou saisissez une étiquette de désignation.

La liste des ID disponibles dépend du style de ligne schématique sélectionné. Vous pouvez sélectionner l'ID dans la liste ou saisir celui de votre choix. Pour plus d'informations, voir [Définition des désignations de styles de lignes schématiques](#) (page 876).

- 8** Dans le dessin, spécifiez le point de départ de la ligne ou utilisez des [accrochages AutoCAD MEP schématiques](#) afin de raccorder la ligne à un symbole ou à une autre ligne.
- 9** Spécifiez d'autres points pour dessiner la ligne schématique.
- 10** Pour changer de plan isométrique en cours de dessin, sélectionnez un autre plan dans le champ Plan isométrique de la palette des propriétés, puis spécifiez d'autres points de la ligne.  
L'icône SCU et le réticule s'ajustent au plan isométrique sélectionné.
- 11** Le cas échéant, vous pouvez modifier les propriétés de la ligne schématique dans la palette des propriétés et ajouter des lignes supplémentaires.
- 12** Appuyez sur la touche ENTREE pour mettre fin à la commande d'ajout.

---

**CONSEIL** Pour raccorder rapidement des lignes schématiques existantes, prolongez ou ajustez-les à l'aide de la commande AutoCAD RACCORDER.


---

## Ajout de symboles schématiques en mode isométrique

En mode [isométrique](#), l'ajout de symboles schématiques s'effectue dans l'un des trois plans isométriques : gauche, supérieur ou droit. Chaque plan isométrique est associé à une paire d'axes. Une fois le plan isométrique choisi, le mode Ortho d'AutoCAD® et le réticule s'alignent le long des axes isométriques correspondants dans le SCG. Le mode isométrique s'utilise notamment lors de la création de diagrammes de colonnes montantes électriques.


En cours de dessin, vous pouvez changer de plan en sélectionnant une valeur différente pour Plan isométrique dans la palette des propriétés. L'alternance entre les plans permet d'ajouter sans interruption des symboles intégrés et d'extrémité dans les différents plans. Par exemple, vous pouvez commencer par insérer un symbole sur une ligne du plan supérieur, puis passer au plan gauche pour ajouter un symbole sur une colonne montante et enfin terminer le dessin de la conduite en y ajoutant un symbole d'extrémité sur le plan droit.

### Ajout d'un symbole schématique sur le plan isométrique gauche




Sélectionnez le plan isométrique gauche, puis indiquez le point d'insertion et l'angle de rotation du symbole schématique.

### Ajout d'un symbole schématique sur le plan isométrique supérieur



Sélectionnez le plan isométrique supérieur, puis indiquez le point d'insertion et l'angle de rotation du symbole schématique.

### Ajout d'un symbole schématique sur le plan isométrique droit





Sélectionnez le plan isométrique droit, puis indiquez le point d'insertion et l'angle de rotation du symbole schématique.

Les symboles schématiques sont raccordés aux lignes par des ancrages. Pour plus d'informations, voir [Symboles schématiques](#) (page 870).


### Pour ajouter des symboles schématiques en mode isométrique

- 1 Dans l'[espace de travail Schématique](#), lancez la commande d'ajout en effectuant l'une des opérations suivantes :
  - Ouvrez une palette d'outils schématiques, puis sélectionnez l'outil de symbole schématique souhaité.


Au besoin, faites défiler les objets jusqu'à l'outil de votre choix. Les objets créés à l'aide de ces outils sont associés à des propriétés prédéfinies. Il se peut par conséquent que certaines propriétés de symboles schématiques décrites dans cette procédure soient déjà spécifiées ou ne soient pas disponibles.

- Sélectionnez une ligne schématique, puis cliquez sur l'onglet Ligne schématique ► le groupe de fonctions Général ► Insérer un symbole .
- Cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► Symbole schématique .
- Tapez **symboladd**.


---


**REMARQUE** Dans la palette des propriétés, l'icône  indique qu'une propriété est disponible uniquement lors de l'ajout des symboles schématiques (elle ne l'est pas lors de la modification).

---



2 Dans la palette des propriétés, spécifiez ou modifiez, si nécessaire, le symbole à ajouter en sélectionnant un style de symbole :

Emplacement du style de symbole schématique	Méthode de sélection
Dessin actif	Développez la section De base, puis Général. Dans le champ Style, sélectionnez le style souhaité.
Dessin du répertoire défini en tant qu'emplacement de contenu par défaut pour les symboles schématiques ou dessin de style spécifié dans les propriétés de l'outil sélectionné	Dans la barre Général, cliquez sur  . Dans le volet gauche de la fiche de travail Sélectionner un symbole schématique, recherchez le dessin contenant le style, puis sélectionnez-le. Dans le volet droit, sélectionnez le style, puis cliquez sur OK.  <b>REMARQUE</b> Les symboles schématiques fournis avec le logiciel ne possèdent pas tous des vues isométriques. Les dessins contenant des symboles avec une vue isométrique et une vue orthogonale sont nommés en conséquence.

3 Dans le champ Description, cliquez sur  , entrez la description du symbole schématique, puis cliquez sur OK.

4 Dans le champ Système, sélectionnez le système auquel appartient le symbole schématique dans le champ correspondant.

Pour plus d'informations sur les systèmes, voir [Création de définitions de systèmes schématiques](#) (page 874) et [Utilisation des systèmes](#) (page 147).

5 Dans le champ Orientation, choisissez Isométrique, puis définissez Plan isométrique sur le plan auquel vous souhaitez ajouter le symbole.



---

**REMARQUE** Ce champ est en lecture seule et défini sur Ortho lorsque le style sélectionné ne possède aucune définition de vue isométrique. Si tel est le cas, sélectionnez un style différent. Pour plus d'informations sur la création de vues pour les styles, voir [Définition des vues d'un style](#) (page 1010).

---

**6** Dans le champ Justification, sélectionnez le point du symbole à utiliser en tant que point d'insertion.

Vous pouvez sélectionner le point d'insertion du bloc de visualisation représentant le symbole ou l'un de ses neuf autres points (par exemple, le point supérieur gauche ou le point central).

**7** Développez Avancé et, dans le champ ID, entrez l'ID d'identification du symbole.

Vous pouvez insérer cet ID [en tant qu'étiquette](#) dans votre diagramme. Le style d'étiquette sélectionné détermine alors la police et la taille de l'ID.

**8** Cliquez sur le dessin pour spécifier le point d'insertion. Ce point correspond en principe à un point de ligne schématique.

Si vous spécifiez un point sur une ligne, le symbole est inséré à cet endroit, dans l'axe de la ligne. Il fonctionne alors comme un [symbole intégré](#).

---

**CONSEIL** Les paramètres de la fonction d'accrochage aux objets (Proche, Milieu, etc.) vous aide à placer les symboles schématiques.

---

**9** Faites pivoter le symbole dans la position souhaitée de l'une des manières suivantes :

- Utilisez la boussole dans le dessin pour faire pivoter le symbole.
- Sur la ligne de commande, tapez une valeur pour l'angle de rotation et appuyez sur la touche ENTREE.
- Tapez **is** (rotation iso), indiquez l'orientation du symbole dans le plan isométrique (vers la droite, le haut, la gauche ou le bas) et appuyez sur la touche ENTREE.

Vous pouvez également appuyer sur la touche ENTREE pour accepter la rotation par défaut.

---



**REMARQUE** La rotation s'applique uniquement aux symboles [d'extrémité](#). La rotation d'un symbole intégré dépend de la ligne à laquelle il appartient.

---

- 10 Répétez les deux étapes précédentes pour insérer d'autres symboles définis avec les mêmes propriétés.
- 11 Pour changer de plan isométrique en cours de dessin, sélectionnez un autre plan dans le champ Plan isométrique de la palette des propriétés, puis ajoutez d'autres symboles.  
L'icône SCU et le réticule s'ajustent au plan isométrique sélectionné.
- 12 Le cas échéant, vous pouvez modifier les propriétés du symbole schématique dans la palette des propriétés et ajouter des symboles supplémentaires.
- 13 Appuyez sur la touche ENTREE pour mettre fin à la commande d'ajout.

## Ajout de lignes schématiques à l'aide des poignées

Pour ajouter rapidement des lignes schématiques aux lignes schématiques existantes, utilisez les poignées d'ajout figurant sur ces dernières ou sur les symboles schématiques existants. Les poignées d'ajout sont disponibles en mode orthogonal ou isométrique.



### Pour ajouter des lignes schématiques à l'aide de la poignée d'ajout

- 1 Sélectionnez une ligne ou un symbole schématique, puis cliquez sur la poignée d'ajout (+).
- 2 Spécifiez des points supplémentaires dans la géométrie de positionnement des lignes schématiques.
- 3 Appuyez sur la touche ENTREE pour mettre fin à la commande.

## Création d'une ligne schématique à partir d'une ligne, d'un arc ou d'une polyligne AutoCAD

Vous pouvez créer une ligne schématique à partir d'une ligne, d'un arc ou d'une polyligne AutoCAD®.

### Pour créer une ligne schématique

- 1 Dessinez une ligne, un arc ou une polyligne AutoCAD.
- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet à convertir, puis choisissez Convertir en ► Ligne schématique.
- 3 Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur la touche ENTREE ou entrez **n** (Non) pour quitter la géométrie de positionnement du dessin.
  - Tapez **o** (Oui) pour supprimer la géométrie de positionnement du dessin.

La boîte de dialogue Modification de lignes schématiques s'affiche.

- 4 Dans cette boîte de dialogue, spécifiez un système, un style et un ID de désignation.

Vous pouvez également spécifier ces propriétés à l'aide de la ligne de commande. Tapez **sy** (système), **st** (style) ou **i** (ID de désignation).

---

**CONSEIL** Pour affecter les propriétés d'une ligne schématique existante à une ligne schématique convertie, tapez **c** (Correspondance), sélectionnez une ligne schématique existante, indiquez les propriétés à copier et appuyez sur la touche ENTREE.

---

## Modification d'un diagramme schématique

Après l'ajout de lignes et de symboles schématiques au dessin, vous pouvez apporter diverses modifications, y compris à leurs propriétés. Par exemple, vous pouvez déplacer une ligne ou un symbole schématique, ou l'affecter à un système différent.

## Mouvement associatif

Vous pouvez déplacer des symboles schématiques ou des segments de ligne schématique sans les déconnecter du reste de la géométrie. Cela est possible grâce à la fonction désignée sous le nom de mouvement associatif. Combiné à l'utilisation de certaines poignées, le mouvement associatif permet de déplacer précisément et rapidement un composant de conduite schématique.


Par exemple, lorsque vous déplacez un symbole schématique, les segments de ligne schématique liés à ce symbole peuvent être déplacés, raccourcis ou allongés pour conserver la connexion au positionnement schématique. Vous avez également la possibilité de déplacer un segment de ligne schématique sans modifier l'emplacement des symboles schématiques ou d'autres segments de la conduite.


## Modification des propriétés d'une ligne schématique

La palette des propriétés permet de modifier les propriétés des lignes schématiques. Pour plus d'informations concernant la modification des propriétés des objets à l'aide de la palette, voir [Modification des propriétés d'objet à l'aide de la palette des propriétés](#) (page 145).

### Pour modifier les propriétés des lignes schématiques

- 1 Sélectionnez les lignes schématiques.
- 2 Dans l'onglet Conception de la palette des propriétés, modifiez les propriétés comme suit :

Élément à modifier	Procédure
Description	Développez De base ► Général. Dans le champ Description, cliquez sur  , vérifiez la description, puis cliquez sur OK.
Calque associé aux lignes schématiques	Sélectionnez un calque dans le champ Calque. La sélection inclut les calques définis dans le dessin actif.
Style	Dans le champ Style, sélectionnez un style. La sélection inclut les styles définis dans le dessin actif.

Élément à modifier	Procédure
Systeme	Développez la section Systeme, puis sélectionnez un nouveau système dans le champ correspondant. La sélection inclut les <a href="#">définitions de systèmes schématiques</a> du dessin actif.
Emplacement	<p>Cliquez sur  (Informations supplémentaires), entrez les nouvelles coordonnées du point d'insertion dans la fiche de travail Emplacement et cliquez sur OK.</p> <p><b>REMARQUE</b> Vous pouvez également déplacer les lignes schématiques à l'aide de poignées ou de la commande DEPLACER d'AutoCAD®. Pour plus d'informations, voir <a href="#">Déplacement de lignes schématiques</a> (page 899).</p>
ID	<p>Développez Avancé ► Données de conception. Dans le champ ID, tapez un ID. La liste des ID disponibles dépend du style sélectionné. Pour plus d'informations sur la définition des ID pour les styles de lignes schématiques, voir <a href="#">Définition des désignations de styles de lignes schématiques</a> (page 876).</p>

3 Appuyez sur la touche ECHAP.

## Modification des propriétés d'un symbole schématique

La palette des propriétés permet de modifier les propriétés des symboles schématiques. Pour obtenir des informations générales, voir [Modification des propriétés d'objet à l'aide de la palette des propriétés](#) (page 145).

**RUBRIQUES CONNEXES** Voir également [Déplacement de symboles schématiques](#) (page 902) et [Rotation de symboles schématiques](#) (page 905).

### Pour modifier les propriétés des symboles schématiques


1 Sélectionnez les symboles schématiques.

2 Pour modifier le style d'un symbole, sélectionnez le style dans la palette des propriétés de l'une des manières suivantes :

---

**Emplacement du style Procédure**

---

Dessin actif	Développez De base ► Général. Dans le champ Style, sélectionnez le style souhaité.
Dessin du dossier spécifié en tant qu'emplacement de contenu par défaut des symboles schématiques	Sous Général, cliquez sur  . Dans le volet gauche de la fiche de travail Sélectionner un symbole schématique, recherchez le dessin contenant le style, puis sélectionnez-le. Dans le volet droit, sélectionnez le style, puis cliquez sur OK.


---

3 Apportez les modifications nécessaires aux autres propriétés :

---

**Élément à modifier Procédure**


---

Description	Dans le champ Description, cliquez sur  , vérifiez la description, puis cliquez sur OK.
Calque associé aux symboles schématiques	Sélectionnez un calque dans le champ Calque. La sélection inclut les calques définis dans le dessin actif.
Système	Développez la section Système, puis sélectionnez un nouveau système dans le champ correspondant. La sélection inclut les <a href="#">définitions de systèmes schématiques</a> du dessin actif.
Orientation	Développez Mode plan et, dans le champ Orientation, sélectionnez Ortho ou Isométrique.
Plan isométrique (symboles isométriques uniquement)	Développez Mode plan et, dans le champ Plan isométrique, sélectionnez un plan isométrique (gauche, supérieur ou droit).

---

**REMARQUE** Vous pouvez également faire pivoter le symbole autour des trois plans isométriques à l'aide de poignées. Pour plus d'informations, voir [Rotation de symboles isométriques](#) (page 906).

---

Élément à modifier	Procédure
Rotation (symboles orthogonaux et d'extrémité uniquement)	<p>Développez Emplacement et, dans le champ Rotation, tapez la valeur de l'angle de rotation (en degrés).</p> <p><b>REMARQUE</b> Pour plus d'informations sur les autres méthodes de rotation des symboles, symboles intégrés compris, voir <a href="#">Rotation de symboles schématiques</a> (page 905).</p>
Emplacement (symboles d'extrémité uniquement)	<p>Cliquez sur  (Informations supplémentaires), entrez les nouvelles coordonnées du point d'insertion dans la fiche de travail Emplacement et cliquez sur OK.</p> <p><b>REMARQUE</b> Vous pouvez également déplacer les symboles intégrés et d'extrémité à l'aide des poignées d'emplacement. Pour plus d'informations, voir <a href="#">Déplacement de symboles schématiques</a> (page 902).</p>
ID	<p>Développez Avancé, puis Données de conception et, dans le champ ID, modifiez la valeur de l'ID.</p>

4 Appuyez sur la touche ECHAP.

## Déplacement de lignes schématiques


Il existe différentes méthodes de déplacement d'une ligne schématique :

- Sélection et déplacement d'une poignée par glissement vers un nouvel emplacement
- Utilisation de la commande DEPLACER d'AutoCAD®

- Saisie de nouvelles coordonnées pour le point d'insertion de la ligne dans la palette des propriétés (ou modification de l'angle normal de rotation dans la palette, comme indiqué dans la suite de la section)

Le déplacement d'une ligne schématique provoque également celui des symboles intégrés qui lui sont ancrés.

### Pour déplacer une ligne schématique à l'aide des poignées en mode orthogonal

- 1 Sélectionnez la ligne.
- 2 Cliquez sur la poignée d'emplacement  .
- 3 Déplacez la ligne :

Pour...	Action...
utiliser le point de la poignée en tant que point de base du déplacement	faites glisser la ligne vers son nouvel emplacement, puis cliquez.
spécifier le point de base, puis le second point	entrez la commande <b>b</b> (point de base), indiquez le point de base, puis désignez le second point.

Si le segment de ligne schématique n'est raccordé à aucun autre objet, vous pouvez modifier la longueur et l'angle correspondants à l'aide des poignées de départ et d'arrivée. La poignée de départ et la poignée d'arrivée s'affichent uniquement sur la ligne schématique en mode orthogonal.




Ces poignées permettent de modifier l'emplacement XYZ du point de départ ou du point d'arrivée du segment. Elles facilitent dès lors la connexion d'un segment à une conduite existante et s'utilisent notamment lors de la conception initiale des conduites.

### Pour déplacer une ligne schématique à l'aide des poignées en mode isométrique

En mode isométrique, la poignée Déplacer le plan isométrique déplace la ligne schématique perpendiculairement au plan dans lequel elle se trouve.

- 1 Sélectionnez la ligne.



2 Cliquez sur la poignée Déplacer le plan isométrique  .


3 Déplacez la ligne :


Pour...	Action...
utiliser le point de la poignée en tant que point de base du déplacement	faites glisser la ligne vers son nouvel emplacement, puis cliquez.
spécifier le point de base, puis le second point	entrez la commande <b>b</b> (point de base), indiquez le point de base, puis désignez le second point.

### Pour déplacer ou faire pivoter une ligne schématique à l'aide de coordonnées

Une ligne schématique présente une orientation par rapport au système de coordonnées général (SCG) ou au système de coordonnées utilisateur (SCU) en cours. Par exemple, si la ligne schématique est parallèle au plan XY, le plan normal ou perpendiculaire à cette ligne est parallèle à l'axe Z. Vous pouvez modifier l'orientation de la ligne schématique en alignant sa perpendiculaire sur un autre axe, isométrique par exemple. Vous pouvez également la faire pivoter sur son plan en modifiant l'angle de rotation.

1 Sélectionnez la ligne schématique.

2 Dans la palette des propriétés, développez De base. Sous Emplacement, cliquez sur  (Informations supplémentaires).



### 3 Spécifiez le nouvel emplacement de la ligne schématique :

Pour...	Action...
repositionner la ligne schématique	entrez les nouvelles coordonnées sous Point d'insertion.
positionner la ligne schématique sur le plan XY	placez la perpendiculaire de la ligne schématique parallèlement à l'axe Z : dans la section Perpendiculaire, entrez 1 pour Z et 0 pour X et Y.
positionner la ligne schématique sur le plan YZ	placez la perpendiculaire de la ligne schématique parallèlement à l'axe X : sous Perpendiculaire, tapez 1 pour X et 0 pour X et Z.
positionner la ligne schématique sur le plan XZ	placez la perpendiculaire de la ligne schématique parallèlement à l'axe Y : sous Perpendiculaire, tapez 1 pour Y et 0 pour X et Z.
modifier la rotation de la ligne schématique	sous Rotation, tapez une nouvelle valeur pour Angle.


#### 4 Cliquez sur OK et appuyez sur la touche ECHAP.

Pour plus d'informations sur SCG et SCU, voir Utilisation de coordonnées et de systèmes de coordonnées (SCU).

## Déplacement de symboles schématiques

Pour déplacer des symboles schématiques orthogonaux et isométriques le long de dessins et de lignes schématiques, vous pouvez utiliser les poignées. Vous pouvez également exécuter la commande DEPLACER d'AutoCAD® si ces symboles ne sont pas ancrés à des lignes schématiques.

#### Pour déplacer un symbole schématique en mode orthogonal

- 1 Sélectionnez le symbole.
- 2 Cliquez sur la poignée d'emplacement  .

### 3 Déplacez le symbole :

Pour...	Action...
utiliser le point de la poignée en tant que point de base du déplacement	faites glisser le symbole vers son nouvel emplacement, puis cliquez.
spécifier le point de base, puis le second point	entrez la commande <b>b</b> (point de base), indiquez le point de base, puis désignez le second point.

### 4 Appuyez sur la touche ECHAP.

#### Pour déplacer un symbole schématique en mode isométrique

En mode isométrique, la poignée Déplacer le plan isométrique déplace le symbole schématique perpendiculairement au plan dans lequel il se trouve.


### 1 Sélectionnez le symbole.

### 2 Cliquez sur la poignée Déplacer le plan isométrique .


### 3 Déplacez la ligne :

Pour...	Action...
utiliser le point de la poignée en tant que point de base du déplacement	faites glisser la ligne vers son nouvel emplacement, puis cliquez.
spécifier le point de base, puis le second point	entrez la commande <b>b</b> (point de base), indiquez le point de base, puis désignez le second point.

### 4 Appuyez sur la touche ECHAP.


**REMARQUE** Vous pouvez également déplacer les symboles d'extrémité en spécifiant un nouveau point d'insertion dans la fiche de travail Emplacement. Pour accéder à cette fiche de travail, sélectionnez le symbole et, dans la palette des propriétés, cliquez sur  sous Emplacement.

## Modification de la longueur des lignes schématiques


Vous pouvez modifier la longueur de segments de ligne schématique à l'aide des poignées d'extension . Ces poignées permettent de conserver l'angle défini pour les segments, ce qui facilite la modification de la longueur des segments de ligne schématique déjà disposés.

Si vous utilisez la poignée d'extension située au niveau d'une extrémité raccordée à un autre objet, vous devez indiquer si vous souhaitez conserver la connectivité entre les objets.

### Segment de ligne schématique non connecté



### Segment de ligne schématique connecté



### Pour modifier la longueur d'un segment de ligne schématique

- 1 Sélectionnez le segment de ligne schématique.
- 2 Cliquez sur la poignée d'extension située au niveau de l'extrémité à modifier.
- 3 Si le segment est relié à un autre objet au niveau de l'extrémité sélectionnée, indiquez si vous souhaitez conserver la connectivité et, le cas échéant, la méthode appropriée :


Pour...	Action...
conserver la connectivité en ajustant uniquement les raccords et les segments schématiques et conserver l'emplacement actuel des composants	Passez à l'étape suivante.
conserver la connectivité en ajustant tous les objets, y compris les composants	Appuyez sur la touche CTRL.

Pour...	Action...
supprimer la connectivité	Appuyez sur la touche CTRL.

#### 4 Spécifiez la longueur du segment :

Pour...	Action...
longueur totale	Appuyez sur la touche TAB pour activer le champ de saisie, puis spécifiez la nouvelle longueur.
différence entre la longueur actuelle et la nouvelle longueur	commencez à étendre ou à réduire la longueur du segment en déplaçant le curseur, puis indiquez la différence de longueur dans le champ de saisie actif par défaut.
nouveau point d'arrivée	Déplacez la poignée jusqu'au point correspondant à la nouvelle extrémité, puis cliquez dans la zone de dessin.


**REMARQUE** Pour utiliser les champs de saisie de cote, la fonction

**Saisie dynamique** (icône  de la barre d'état de l'application) et l'option de saisie de cote du dessin doivent être activées (c'est le cas par défaut). Si vous les avez désactivées, vous pouvez indiquer la nouvelle longueur en déplaçant le curseur et en cliquant sur le point d'extension dans le dessin ou en saisissant les coordonnées correspondantes dans la fenêtre de commande.


## Rotation de symboles schématiques

Une fois les symboles schématiques positionnés, vous pouvez les faire pivoter.

### Rotation de symboles orthogonaux

La poignée de rotation (ou d'inversion)  vous permet de faire pivoter des symboles schématiques à 180 degrés dans la direction indiquée par la poignée.

### Poignées de rotation (ou d'inversion) sur un symbole schématique



Lorsque vous faites pivoter un symbole schématique relié à d'autres objets, ces objets sont ajustés de manière à préserver la connectivité. Par exemple, la longueur des segments de ligne schématique connectés sera peut-être légèrement modifiée suite à l'inversion de l'orientation du symbole. Si les objets ne peuvent pas être ajustés, ils sont déconnectés.

---

#### REMARQUE

Lorsque vous ajoutez un symbole orthogonal intégré, la rotation du symbole dépend de la ligne schématique auquel il appartient. Le symbole est attaché à la ligne par ancrage à une courbe. Vous pouvez dès lors le faire pivoter à l'aide des options de rotation d'ancrage à une courbe du menu contextuel. Pour plus d'informations, voir [Rotation d'objets attachés avec un ancrage à une courbe](#) (page 194).

Vous pouvez également faire pivoter le symbole avec la palette des propriétés, à condition de [supprimer son ancrage au préalable](#). Cette méthode requiert néanmoins la rupture de la liaison entre le symbole et la ligne. Vous pouvez rétablir cette liaison en rattachant le symbole par ancrage à une courbe, comme indiqué dans la section [Attachement d'objets avec un ancrage à une courbe](#) (page 191). Pour faire pivoter un symbole orthogonal à l'aide de la palette des propriétés, commencez par sélectionner le symbole. Dans la palette des propriétés, développez De base, puis Emplacement. Dans le champ Rotation, entrez la valeur de l'angle de rotation (en degrés) et appuyez sur la touche ECHAP .


---

## Rotation de symboles isométriques

Les symboles schématiques isométriques possèdent deux types de poignées de rotation :

- Les poignées de rotation permettent de faire pivoter un symbole dans le plan isométrique actuel.

- Les poignées de plan isométrique permettent de faire pivoter un symbole autour des trois plans isométriques (gauche, supérieure et droit).




---

**REMARQUE** Les symboles schématiques sont attachés aux lignes schématiques par ancrage à une courbe. Vous pouvez dès lors les faire pivoter à l'aide options d'ancrage correspondantes du menu contextuel. Pour plus d'informations, voir [Rotation d'objets attachés avec un ancrage à une courbe](#) (page 194).

---

### Pour faire pivoter un symbole schématique isométrique

1 Sélectionnez le symbole.


2 Faites pivoter le symbole :

Pour...	Action...
faire pivoter le symbole de 90 degrés à partir de son point de base, dans le plan isométrique actuel	cliquez sur une poignée de rotation jusqu'à obtenir l'orientation désirée.
changer le symbole de plan isométrique (gauche, supérieur et droit)	cliquez sur la poignée de plan isométrique jusqu'au plan désiré.


3 Appuyez sur la touche ECHAP.

### Rotation d'un symbole dans le plan isométrique actuel

Plan isométrique supérieur (avant rotation)




Plan isométrique supérieur (après rotation à 180°)




### Rotation d'un symbole autour des trois plans isométriques

Plan isométrique gauche (avant rotation de plan isométrique)



Plan isométrique supérieur (après rotation de plan isométrique)





## Redimensionnement de symboles schématiques

Cette procédure permet de modifier la taille d'un symbole schématique en le mettant à l'échelle à l'aide de la commande ECHELLE d'AutoCAD®. Le symbole schématique présente un facteur d'échelle par rapport à l'échelle de dessin et d'annotation. Vous pouvez mettre à l'échelle une occurrence d'un symbole schématique à l'aide d'un facteur d'échelle personnalisé, en référant une taille spécifiée ou à l'aide de poignées permettant d'étirer le symbole jusqu'à la taille souhaitée.

---

**REMARQUE** Pour modifier le facteur d'échelle par défaut d'un symbole schématique, modifiez le style du symbole. Pour plus d'informations, voir [Définition des vues d'un style](#) (page 1010).

---


### Redimensionnement à l'aide du facteur d'échelle

Il existe deux manières de redimensionner un symbole schématique avec un facteur d'échelle. Vous pouvez définir un facteur d'échelle basé sur les unités du dessin en cours, à partir d'un point de base et d'une longueur que vous spécifiez. Vous pouvez également saisir directement un facteur d'échelle.


Le redimensionnement d'un symbole schématique à l'aide d'un facteur d'échelle modifie les cotes du symbole sélectionné sans altérer son rapport de linéarité. Un facteur d'échelle supérieur à un agrandit le symbole. Un facteur d'échelle inférieur à un rétrécit le symbole.

Par exemple, pour réduire la taille d'un symbole schématique de moitié en le mettant à l'échelle avec un facteur égal à 0.5, suivez la procédure suivante. Le nombre entre parenthèses se rapporte à l'illustration de l'étape correspondante.

#### Pour redimensionner un symbole schématique avec un facteur d'échelle

- 1 Sélectionnez l'objet à mettre à l'échelle (1), puis cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Modifier ►  ► Echelle.
- 2 Spécifiez le point de base (2).
- 3 Tapez 0.5 pour le facteur d'échelle et appuyez sur la touche ENTREE. L'objet sélectionné est redimensionné (3).

### Redimensionnement d'un symbole schématique avec un facteur d'échelle



## Redimensionnement avec une référence

Vous pouvez redimensionner un symbole schématique avec une référence. Pour cela, vous devez spécifier la longueur actuelle du symbole en tant que référence de la nouvelle longueur. Par exemple, pour allonger d'une unité l'un des côtés d'un symbole schématique mesurant 2.5 unités de long, vous devez définir 2.5 en tant que longueur de référence et 3.5 en tant que nouvelle longueur. Vous pouvez également mettre le symbole à l'échelle en spécifiant un point de base et deux points de référence, puis en faisant glisser le symbole.

Par exemple, pour agrandir la taille d'un symbole schématique avec cette méthode, suivez la procédure suivante. Le nombre entre parenthèses se rapporte à l'illustration correspondante.

#### Pour redimensionner un symbole schématique avec une référence

1 Sélectionnez l'objet à mettre à l'échelle (1), puis cliquez sur l'onglet

Début ► le groupe de fonctions Modifier ►  ► Echelle.

2 Spécifiez le point de base (2).

3 Tapez **r** (Référence).

4 Spécifiez le premier point de référence (3).

---

**REMARQUE** Vous pouvez également saisir une valeur pour la longueur de référence. Si vous entrez une valeur, passez à l'étape 6.

---

5 Spécifiez le second point de référence (4).

6 Faites glisser le symbole et spécifiez un point (5).


---

**REMARQUE** Vous pouvez également saisir une valeur pour la nouvelle longueur.

---

Le symbole sélectionné est redimensionné.

### Redimensionnement d'un symbole schématique avec une référence



## Redimensionnement à l'aide de poignées

Les symboles schématiques peuvent être convertis en blocs à l'aide de la commande BLOC ou avec l'option Copier, suivie de l'option Coller en tant que bloc. Lorsqu'un symbole schématique est sélectionné en tant que bloc, une poignée s'affiche au niveau du point d'insertion sous la forme d'un carré bleu vide. Pour mettre à l'échelle ce symbole, sélectionnez le carré bleu en tant que poignée de base (point de base), activez le mode de mise à l'échelle avec les poignées, puis déplacez le curseur afin de redimensionner le symbole.

Par exemple, pour réduire la taille d'un symbole schématique à l'aide du mode de mise à l'échelle avec les poignées, suivez la procédure suivante. Le nombre entre parenthèses se rapporte à l'illustration correspondante.

### Pour redimensionner un symbole schématique à l'aide de poignées

**1** Sélectionnez un symbole schématique (1).

Une poignée en forme de carré bleu s'affiche au niveau du point d'insertion du symbole.

**2** Sélectionnez cette poignée. Le carré se remplit d'une couleur rouge (2).

---

**REMARQUE** La poignée sélectionnée sert de point de base pour la mise à l'échelle.

---


**3** Activez le mode de mise à l'échelle avec les poignées de l'une des manières suivantes :

- Tapez **ec** (échelle).
- Parcourez les modes des poignées avec la barre d'espace ou la touche ENTREE et sélectionnez Echelle.

4 Déplacez le curseur pour réduire la taille de l'objet, puis cliquez pour spécifier la nouvelle taille (3).

L'objet est mis à l'échelle (4).

#### Redimensionnement d'un symbole schématique à l'aide de poignées



---

**REMARQUE** Pour plus d'informations, voir GRIPS.

---

# Création de documents de construction

# 12

Cette section décrit la procédure de création de documents de construction à l'aide des outils d'AutoCAD MEP.


## Processus de création de documents de construction

Il est recommandé de créer, de stocker et de gérer les dessins de projet à l'aide des outils de gestion du projet global d'AutoCAD MEP. La gestion des dessins à l'aide du navigateur du projet permet de rationaliser le processus de création de documents de construction référençant les dessins de systèmes de construction.

Une fois le projet créé, vous pouvez gérer les dessins à partir d'un emplacement central. Pour plus d'informations, voir [Utilisation de la fonction de gestion de projet global](#) (page 215).


Le processus de création de documents à l'aide d'AutoCAD MEP regroupe généralement les étapes suivantes :

### Etape



### Afficher des informations supplémentaires

Enregistrez votre dessin en tant que conception dans l'onglet Conceptions du navigateur de projets. Voir la section [Création de documents de construction](#) (page 914)



## Création de documents de construction

AutoCAD MEP contient de nombreuses fonctionnalités permettant de créer et de gérer des documents de construction. Les outils de gestion du projet global comme l'explorateur de projets et le navigateur du projet permettent de créer et de gérer les dessins d'un projet. Les fonctionnalités de définition de références externes permettent de créer des modèles de systèmes, puis de créer des documents de construction référençant différentes vues et différents équipements au sein d'un modèle. Si vous modifiez un modèle, vous pouvez automatiquement appliquer les modifications apportées aux documents de construction.

## Annotation

AutoCAD MEP propose des outils permettant d'annoter les dessins. Ces annotations sont divisées en plusieurs catégories :

- Étiquettes d'objet, texte général et cotes
- Symboles d'annotation
- Étiquettes de composants et nomenclatures
- Marques de vue et de détails

Les étiquettes et les symboles de documentation correspondent aux principaux types d'annotation des dessins. Les étiquettes permettent d'afficher les informations d'objet telles que le nom, la taille et les cotes du système. Les symboles d'annotation des bibliothèques de symboles de DesignCenter™ permettent d'ajouter des informations telles que les repères, les symboles de coupe, les symboles de cartouche et les nuages de révision.

Les étiquettes de composant permettent d'ajouter une marque aux équipements dans le but de créer des nomenclatures. Lorsque vous ajoutez une nomenclature à un dessin, vous pouvez afficher automatiquement les données de jeux de propriétés des composants associés à une étiquette. Si vous modifiez un équipement associé à une étiquette, vous pouvez mettre à jour automatiquement la nomenclature de manière à intégrer les modifications.

Les vues en coupe, vues d'élévation et vues de détail peuvent afficher différents composants d'un plan de construction. Ces types de vues peuvent être générés à partir du modèle de système. Si vous modifiez le modèle de système dans le dessin de conception correspondant, vous pouvez mettre à jour automatiquement les vues en coupe, les vues de détails et les vues d'élévation de manière à intégrer les modifications.


## Mise à l'échelle des annotations

L'échelle d'annotation d'une fenêtre permet de tracer les annotations à une échelle donnée, indépendamment de l'échelle de la fenêtre. Vous pouvez spécifier une échelle d'annotation pour l'espace objet et pour chacune des fenêtres de l'espace papier. Vous pouvez donc utiliser des échelles différentes pour les fenêtres de positionnement (par exemple, une échelle pour une vue en plan et une autre pour une vue de détail) tout en garantissant la précision de l'échelle et du tracé de l'annotation.

L'échelle des objets annotatifs correspond à l'échelle d'annotation active si la représentation à l'échelle correspondante est identique. Si ce n'est pas le cas, l'échelle correspond à l'échelle d'annotation définie lors de la création des objets. L'échelle des composants d'annotation associés aux objets non-annotatifs d'AutoCAD MEP correspond systématiquement à l'échelle d'annotation active. Pour plus d'informations sur les critères permettant de définir un objet ou un composant en tant qu'objet annotatif, voir [Objets annotatifs](#) (page 916).

## Objets annotatifs

Les objets annotatifs désignent les objets dont l'échelle est susceptible d'être modifiée. En d'autres termes, il s'agit des objets dont l'échelle varie en fonction de l'échelle d'annotation. Pour déterminer si un objet est défini en tant qu'objet annotatif, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Sélectionnez l'objet, puis entrez la commande **list**. Le champ Annotation de la boîte de dialogue qui s'affiche indique s'il s'agit ou non d'un objet annotatif.
- Déplacez le curseur sur l'objet. S'il s'agit d'un objet annotatif, l'icône  s'affiche. Si plusieurs formes s'affichent, l'objet prend en charge plusieurs représentations à l'échelle.



Les dessins AutoCAD MEP peuvent inclure :

- Des objets AutoCAD MEP définis en tant qu'objets annotatifs
- Des objets AutoCAD MEP définis en tant qu'objets non-annotatifs mais associés à des composants d'annotation
- Des objets AutoCAD et AutoCAD Architecture définis en tant qu'objets annotatifs

### Objets annotatifs AutoCAD MEP


Dans AutoCAD MEP, les étiquettes sont définies en tant qu'objets annotatifs si le style d'étiquette correspondant est configuré en tant que tel. Il existe deux



façons de configurer un style d'étiquette en tant qu'annotatif. La procédure utilisée dépend du type de style.


Si un style d'étiquette utilise des blocs ou un indicateur de direction du flux et que l'option Utiliser l'échelle d'annotation pour le bloc est sélectionnée, ce style est considéré comme annotatif. Cette option est sélectionnée par défaut lorsque vous sélectionnez un bloc dont la propriété d'annotation est définie sur Oui. Vous pouvez la désélectionner par la suite.

#### Exemple de style d'étiquette utilisant des blocs



Si le style d'étiquette utilise un style de texte, la configuration de ce style de texte détermine si le style d'étiquette est défini en tant qu'objet annotatif.

#### Exemple de style d'étiquette utilisant un style de texte



Le tableau ci-dessous décrit la définition de l'échelle des étiquettes suivant la configuration du style de texte utilisé dans le style d'étiquette.

Valeur de la propriété Annotation	Valeur du champ Hauteur du texte sur le papier (ou Hauteur)	Définition de l'échelle des étiquettes du style
Sélectionnée ou désélectionnée	Zéro	Taille du tracé de l'annotation (spécifiée dans la boîte de dialogue Paramètres du dessin) multipliée par l'échelle d'annotation en cours.
Sélectionnée	Supérieure à zéro	Valeur du champ Hauteur du texte sur le papier multipliée par l'échelle d'annotation en cours.
Désélectionnée	Supérieure à zéro	Valeur du champ Hauteur de texte. <b>REMARQUE</b> Lorsque vous choisissez cette configuration de style de texte, le style d'étiquette n'est pas considéré comme annotatif.

La modification d'un style d'étiquette (définition en tant que style annotatif ou non-annotatif à l'aide des méthodes décrites ci-dessus pour les styles utilisant des blocs ou des styles de texte) affecte toutes les étiquettes du dessin utilisant ce style. Si le style utilise des blocs, vous ne pouvez pas définir le style en tant que style annotatif ou non-annotatif en modifiant la valeur de la propriété Annotation de la définition de bloc sous-jacente.

**REMARQUE** Les nomenclatures ne sont pas considérées comme des objets annotatifs. Dès lors, l'échelle correspondante ne varie pas en fonction de l'échelle d'annotation. Lorsque vous insérez une nomenclature dans un dessin, elle utilise l'échelle d'annotation définie lors de l'opération et celle-ci n'est pas modifiée.

### Objets AutoCAD MEP associés à des composants d'annotation

Certains objets AutoCAD MEP ne sont pas annotatifs, mais sont associés à des composants d'annotation ou susceptibles d'être définis en tant que tel. Le tableau ci-dessous répertorie ces composants.

#### Composants d'annotation d'objets annotatifs AutoCAD MEP

Tous ■ Symboles de montée et de descente

---

## Domäne Composants d'annotation d'objets annotatifs AutoCAD MEP

---

- Blocs de visualisation des pièces à vues multiples si l'option Utiliser l'échelle d'annotation est sélectionnée dans la définition de style de pièce à vues multiples correspondante. Cette option est sélectionnée pour chaque vue depuis l'onglet Vues du gestionnaire des styles.

---

### Chauffage, ventilation, drainage

- Marqueurs de flux
- Motif d'annotation des gaines flexibles
- Indicateurs de direction du flux des régulateurs d'air si l'option Utiliser l'échelle d'annotation pour le bloc est sélectionnée dans les propriétés de la pièce à vues multiples. Cette option est accessible à partir de l'onglet Débit de la boîte de dialogue Propriétés de la pièce à vues multiples.

---

### Tuyauterie

- Marqueurs de flux
- Motif d'annotation des tuyaux flexibles
- Tuyaux de mannequin
- Affichage [graphique 1D](#) : symboles de montée et de descente, pièces à vues multiples intégrées/ancrées et réductions

---

### Équipement électrique

- Flèches de renvoi, repères et espaces sur les fils
- Motif sur les chemins de câbles
- Blocs de visualisation des appareils et des tableaux de distribution si l'option Utiliser l'échelle d'annotation est sélectionnée dans le style d'appareil ou le style de tableau de distribution correspondant. Cette option est sélectionnée pour chaque vue depuis l'[onglet Vues](#) du gestionnaire des styles.

---

**CONSEIL** Les outils de conversion fournis avec le logiciel permettent de mettre à jour de nombreux appareils de manière à les rendre annotatifs. Pour plus d'informations, voir [Personnalisation du contenu des appareils](#) (page 1035).

---

### Plomberie

- Raccords de plomberie

---

**REMARQUE** L'échelle des raccords de plomberie correspond systématiquement à l'échelle d'annotation définie dans l'espace objet.

---

- Espaces sur les lignes de plomberie
-

---

## **Donnée Composants d'annotation d'objets annotatifs AutoCAD MEP**

---

- Séquence** ■ Symboles schématiques

---

**REMARQUE** L'échelle des symboles schématiques correspond systématiquement à l'échelle d'annotation définie dans l'espace objet.

---

- Symboles de départ, symboles de fin, symboles de connexion et espaces sur les lignes schématiques

---

**CONSEIL** Les outils de conversion fournis avec le logiciel permettent de mettre à jour de nombreux symboles schématiques de manière à les rendre annotatifs. Pour plus d'informations, voir [Personnalisation du contenu des symboles schématiques](#) (page 1055).

---

Le composant d'affichage des hachures ne constitue pas un composant d'annotation d'un objet. Dès lors, l'échelle correspondante ne varie pas en fonction de l'échelle d'annotation.

---

**IMPORTANT** Les objets associés à des composants d'annotation et utilisant des blocs (par exemple, les indicateurs de direction du flux des régulateurs d'air et les blocs de visualisation des appareils) peuvent être considérés comme annotatifs si l'option Utiliser l'échelle d'annotation (pour le bloc) est sélectionnée. La propriété Annotation de la définition de bloc associée n'a aucune influence sur la définition de l'objet en tant qu'objet annotatif.

---

### **Autres objets annotatifs**

Les objets AutoCAD Architecture peuvent être annotatifs suivant leur configuration :

- Blocs à vues multiples
- Cotes AEC

Pour plus d'informations, voir Mise à l'échelle des annotations dans l'aide d'AutoCAD Architecture.

Les objets AutoCAD peuvent être annotatifs suivant leur configuration :

- Texte
- Texte multiligne
- Cotes

- Lignes de repère
- Blocs
- Hachures
- Types de ligne  
Si la variable système MSLTSCALE est définie sur 1, l'échelle des types de ligne affichés dans l'espace objet varie en fonction de l'échelle d'annotation. Si la variable système PSLTSCALE est définie sur 1, l'échelle des types de ligne affichés dans l'espace papier varie en fonction de l'échelle de fenêtre de l'espace papier. Pour plus d'informations, voir MSLTSCALE et PSLTSCALE.

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour plus d'informations, voir Mise à l'échelle des annotations.

---

## Définition de l'échelle d'annotation

Vous pouvez spécifier une échelle d'annotation différente pour l'espace objet et pour chacune des fenêtres de l'espace papier.


Lorsque vous modifiez l'échelle d'annotation, les objets annotatifs et les objets associés à des composants d'annotation sont automatiquement mis à l'échelle. Les objets raccordés (par exemple, les fils raccordés aux appareils), sont également mis à jour. Il n'est pas nécessaire de régénérer le modèle.

Dans l'espace papier, l'échelle de fenêtre et l'échelle d'annotation sont synchronisées. Lorsque vous modifiez l'échelle de fenêtre, l'échelle d'annotation s'aligne sur la valeur définie. Vous pouvez toutefois modifier l'échelle de fenêtre sans affecter l'échelle d'annotation en effectuant un zoom avant et un zoom arrière sur la fenêtre à l'aide de la molette de la souris ou des options de zoom.


### Pour définir l'échelle d'annotation en cours

- 1 Pour définir l'échelle d'annotation de l'espace objet, accédez à l'onglet Modèle. Pour définir l'échelle d'annotation d'une fenêtre dans l'espace papier, sélectionnez la fenêtre.

2 Dans la barre d'état de la fenêtre de dessin, cliquez sur l'échelle d'annotation en cours, puis sélectionnez une échelle différente dans la liste déroulante Echelle d'annotation.





Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes :

- Définir l'échelle d'annotation de l'espace objet en sélectionnant une échelle dans l'onglet Echelle de la boîte de dialogue Paramètres du dessin. Pour accéder à cette boîte de dialogue, cliquez sur le bouton  de la barre d'état de la fenêtre de dessin, puis choisissez Paramètres du dessin.
- Définir l'échelle d'annotation actuelle de l'espace en définissant la variable système CANNOSCALE. Pour plus d'informations, voir Mise à l'échelle des annotations.

## Affichage et masquage des objets annotatifs

Lorsque vous ajoutez un objet annotatif à un dessin, cet objet prend uniquement en charge l'échelle d'annotation définie au moment de l'insertion. En d'autres termes, l'objet possède une seule représentation à l'échelle. Pour que l'objet puisse prendre en charge d'autres échelles d'annotation, vous pouvez lui [ajouter des représentations à l'échelle](#).

L'espace objet ou les fenêtres de positionnement de l'espace papier permettent d'afficher uniquement les objets annotatifs prenant en charge l'échelle d'annotation en cours ou d'afficher tous les objets annotatifs. Pour passer d'un

affichage à l'autre, cliquez respectivement sur les boutons  et  de la barre d'état de la fenêtre de dessin.

Lorsque vous affichez tous les objets annotatifs, ceux qui ne prennent pas en charge l'échelle d'annotation en cours sont représentés à l'échelle d'annotation à laquelle ils ont été créés.

Pour plus d'informations, voir Afficher les objets annotatifs et ANNOALLVISIBLE. Pour plus d'informations sur la prise en charge d'échelles d'annotation supplémentaires par un objet, voir [Ajout et modification de représentations à l'échelle](#) (page 923).

---

**REMARQUE** Les objets non-annotatifs mais associés à des composants d'annotation, (par exemple, les appareils et les régulateurs d'air) s'affichent systématiquement à l'échelle d'annotation définie. Le bouton ci-dessus ne permet pas de les masquer.

---

## Ajout et modification de représentations à l'échelle

Les représentations à l'échelle permettent d'afficher les mêmes objets annotatifs de différentes façons dans différentes fenêtres de l'espace papier. Vous pouvez ajouter des représentations à l'échelle aux objets, les supprimer et les déplacer dans le dessin.

---

**REMARQUE** Les objets non-annotatifs mais associés à des composants d'annotation, (par exemple, les appareils et les régulateurs d'air) ne prennent pas en charge les représentations d'échelle. Les composants annotatifs s'affichent toujours selon l'échelle d'annotation.

---



### Ajout de la représentation à l'échelle en cours

Pour ajouter la représentation à l'échelle en cours à un objet, sélectionnez-le, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Echelle de l'objet annotatif ► Ajouter l'échelle en cours.

Vous pouvez également ajouter et supprimer des représentations à l'échelle à l'aide des commandes du groupe de fonctions Echelle annotative du menu contextuel.

### Ajout automatique de Représentations à l'échelle

Pour ajouter automatiquement une représentation à l'échelle à tous les objets annotatifs, y compris ceux des dessins référencés (Xréfs), lorsqu'une échelle

est sélectionnée, cliquez sur le bouton  de la barre d'état de la fenêtre de dessin. Le bouton s'affiche alors comme suit : .

Dans l'espace objet, il est souvent préférable de désactiver cette option si le dessin ouvert est associé à plusieurs échelles, afin d'éviter que des échelles supplémentaires soient inutilement associées à tous les objets annotatifs.

---

**AVERTISSEMENT** Si vous utilisez cette option pour ajouter des représentations à l'échelle aux objets annotatifs d'une Xréf créée dans une version précédente du logiciel, le fichier de la Xréf est mis à jour au format de la version actuelle. Cela signifie que vous ne pouvez plus ouvrir le dessin dans une version précédente.

---

Pour plus d'informations, voir Définir l'échelle d'annotation et ANNOAUTOSCALE.

### Déplacement des représentations à l'échelle

Pour déplacer un objet annotatif, utilisez les poignées d'emplacement correspondantes :

- Les représentations à l'échelle des étiquettes et des cotes AEC sont associées à une seule poignée d'emplacement. Vous pouvez dès lors spécifier un seul emplacement pour toutes les représentations à l'échelle de l'objet. Pour consulter un exemple basé sur une gaine, voir [Modification d'une étiquette](#) (page 402). Pour consulter un exemple basé sur un tuyau, voir [Modification d'une étiquette ou d'un indicateur de direction du flux](#) (page 541).
- Les blocs à vues multiples possèdent deux poignées d'emplacement : l'une permet de spécifier l'emplacement de toutes les représentations à l'échelle et l'autre permet de spécifier l'emplacement de la représentation sélectionnée.
- Les représentations à l'échelle des autres objets annotatifs sont chacune associées à une poignée d'emplacement dédiée. Vous pouvez donc spécifier des emplacements différents pour chaque représentation à l'échelle. Pour déplacer un objet dans toutes les représentations à l'échelle, utilisez plutôt la commande DEPLACER.

Pour plus d'informations, voir Ajouter et modifier des représentations à l'échelle.



## Exportation de dessins annotés dans AutoCAD

Lors de l'[exportation d'un dessin AutoCAD MEP vers AutoCAD](#), les objets annotatifs, comme tous les autres objets, sont décomposés en objets AutoCAD de base conservant le calque, la couleur et le type de ligne d'origine.

Si vous exportez un dessin dont l'espace papier comprend plusieurs fenêtres, les objets annotatifs sont décomposés en plusieurs blocs (un par fenêtre) de manière à assurer la cohérence visuelle. Vous pouvez exporter les objets annotatifs AutoCAD de la même manière en sélectionnant l'option de **Conserver la fidélité visuelle pour les objets annotatifs** de l'**onglet Ouvrir et enregistrer** de la boîte de dialogue Options. Pour plus d'informations, voir [Enregistrement d'un dessin](#).

A partir d'AutoCAD 2009, si vous ouvrez un dessin AutoCAD MEP exporté dans AutoCAD, les objets AutoCAD MEP définis en tant qu'objets annotatifs avant l'exportation sont annotatifs dans AutoCAD.


## Styles d'étiquette

Les styles d'étiquette définissent le contenu et l'affichage des étiquettes d'annotation. La création, la modification et la copie de styles d'étiquette s'effectuent par l'intermédiaire du gestionnaire des styles. Le gestionnaire des styles fournit un point centralisé à partir duquel vous pouvez consulter et utiliser des styles provenant de plusieurs dessins et gabarits.

Vous pouvez spécifier le style de texte, positionner le texte, indiquer les informations affichées dans l'étiquette et définir l'affichage de l'étiquette dans le dessin. Lorsque vous modifiez un style d'étiquette, les étiquettes créées avec ce style dans le dessin actif sont modifiées.

## Copie de styles d'étiquette entre des dessins

Cette procédure permet de copier des styles d'étiquette entre plusieurs dessins. Vous pouvez gérer les styles d'étiquette en les créant dans un dessin de gabarit et en les copiant dans d'autres dessins.

- 1 Cliquez sur l'onglet **Gérer** ► groupe de fonctions **Style et affichage** ► **Gestionnaire des styles** .

Le gestionnaire des styles s'affiche, avec le dessin en cours détaillé dans l'arborescence. Les styles d'étiquettes définis dans le dessin

en cours s'affichent sous Styles d'étiquette dans le dossier Objets de documentation.


- 2 Dans le gestionnaire des styles, cliquez sur le menu Fichier, choisissez Ouvrir le dessin, puis accédez au dessin contenant le style à copier vers le dessin actif.
- 3 Ouvrez le dessin contenant le style à copier.  
Le nouveau dessin s'ouvre dans le gestionnaire des styles.
- 4 Sous l'entrée correspondant au nouveau dessin, développez Objets de documentation ► Styles d'étiquette pour afficher les styles d'étiquette contenus dans le dessin.
- 5 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le style d'étiquette à copier, puis choisissez Copier.
- 6 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Styles d'étiquette dans le dessin de destination, puis choisissez Coller.  
Le style est copié vers le dessin de destination.

## Propriétés de style d'étiquette

Vous pouvez modifier les propriétés de style d'étiquette (par exemple, le style de texte), positionner le texte, indiquer les informations affichées dans l'étiquette et définir l'affichage de l'étiquette dans le dessin.

## Spécification des informations de style générales

Cette procédure permet d'accéder aux propriétés de style générales à partir de l'onglet Général du style d'étiquette. Les propriétés de style générales sont le nom d'étiquette, la description et les notes correspondantes. Vous pouvez également assigner des informations de jeu de propriétés aux objets associés à des nomenclatures.

- 1 Sélectionnez une étiquette et cliquez sur l'onglet Etiquette ► le groupe de fonctions Général ► Modifier le style  .
- 2 Dans la boîte de dialogue Style d'étiquette, cliquez sur l'onglet Général.
- 3 Indiquez les informations souhaitées, puis cliquez sur OK.

---


**REMARQUE** La modification du nom requiert une attention particulière. Afin d'éviter toute confusion, évitez les doublons.


---

## Modification des propriétés d'annotation d'un style d'étiquette

Les options de l'onglet Annotation du style d'étiquette permettent de définir l'affichage des informations sur l'objet dans l'étiquette.

### Pour définir les propriétés d'annotation de style d'étiquette

- 1 Sélectionnez une étiquette et cliquez sur l'onglet Etiquette ► le groupe de fonctions Général ► Modifier le style .
- 2 Dans la boîte de dialogue Style d'étiquette, cliquez sur l'onglet Annotation du style d'étiquette.



3 Sélectionnez l'une des options suivantes dans la liste correspondante :

Option	Description
Utiliser les blocs	<p>Permet d'utiliser un bloc spécifique. Vous pouvez également spécifier le facteur d'échelle à appliquer au bloc.</p> <p>Si vous souhaitez faire varier l'échelle du bloc en fonction de l'échelle d'annotation, sélectionnez l'option Utiliser l'échelle d'annotation pour le bloc.</p> <hr/> <p><b>REMARQUE</b> C'est ce paramètre, et non la propriété Annotation de la définition du bloc sélectionné, qui permet de déterminer si le style d'étiquette est annotatif ou non. Pour plus d'informations, voir <a href="#">Mise à l'échelle des annotations</a> (page 915).</p>
Utiliser les propriétés des objets	<p>Les propriétés affichées dans l'étiquette sont différentes suivant les objets AutoCAD MEP. Pour les symboles schématiques, les propriétés incluent l'ID. Pour les lignes schématiques, les propriétés incluent la désignation. Pour les pièces à vues multiples, les propriétés incluent les propriétés de la connexion la plus proche.</p> <p>Pour les objets mécaniques, spécifiez le préfixe, le suffixe et le symbole à afficher avec les cotes de gaine, de tuyau et de raccords de gaine et de tuyauterie.</p> <p>Pour les objets électriques, spécifiez le préfixe, le suffixe et le symbole à afficher avec les cotes de chemin de câbles, de tube IRO et de raccords de chemin de câbles et de tube IRO. Pour les fils, le nom du tableau de distribution s'affiche si le dessin contient une flèche de renvoi. Si ce n'est pas le cas, c'est le numéro du circuit qui s'affiche. Pour les appareils, l'ID s'affiche ; pour les tableaux de distribution, c'est le nom du tableau qui s'affiche.</p>

Option	Description
	<p>Pour les objets de plomberie, spécifiez le préfixe, le suffixe et le symbole à afficher avec les lignes de plomberie et les raccords de plomberie.</p>
<p>Utiliser les prop. des objets et le nom de système abrégé</p>	<p>Permet d'afficher les propriétés de l'objet et l'abréviation assignée à la définition de système des objets à l'exception des appareils, des tableaux de distribution, des pièces à vues multiples et des lignes et des symboles schématiques. Pour les appareils, les tableaux de distribution et les pièces à vues multiples, le nom de système abrégé de la connexion la plus proche s'affiche. Pour les lignes et les symboles schématiques, l'étiquette système assignée s'affiche.</p>
<p>Utiliser le nom de système abrégé</p>	<p>Permet d'afficher l'abréviation assignée à la définition de système des objets à l'exception des appareils, des tableaux de distribution, des pièces à vues multiples et des lignes et des symboles schématiques. Pour les appareils, les tableaux de distribution et les pièces à vues multiples, le nom de système abrégé de la connexion la plus proche s'affiche. Pour les lignes et les symboles schématiques, l'étiquette système assignée s'affiche.</p>
<p>Utiliser la description du composant</p>	<p>Permet d'afficher la description du style d'objet. Vous pouvez définir cette description sur l'onglet Général de la boîte de dialogue des propriétés du style d'objet. Pour accéder à la boîte de dialogue des propriétés de style, sélectionnez l'objet, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Modifier le style de (objet).</p>
<p>Utiliser le nom de composant</p>	<p>Permet d'afficher le nom du composant. Pour définir le nom d'objet de raccords personnalisés de gaine et de tuyauterie, de fils,</p>

Option	Description
	<p>d'appareils, de tableaux de distribution et de lignes et de symboles schématiques, accédez à l'onglet Général de la boîte de dialogue des propriétés de l'objet. Pour accéder à la boîte de dialogue des propriétés de style, sélectionnez l'objet, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Modifier le style de (objet).</p>
<p>Utiliser les indicateurs de direction du flux dans les conduites</p>	<p>Permet de spécifier les indicateurs de direction du flux dans les conduites. Ces indicateurs s'affichent sous forme de blocs. Vous pouvez choisir le type de bloc à afficher.</p> <p>Si vous souhaitez utiliser un style personnalisé d'indicateur de direction du flux dans les conduites, sélectionnez Utiliser un indicateur dans le type d'indicateur de direction du flux dans les conduites, puis sélectionnez le style souhaité dans la boîte de dialogue Sélectionner un bloc de flèche personnalisé.</p> <p>Si vous souhaitez faire varier l'échelle de l'indicateur en fonction de l'échelle d'annotation, sélectionnez l'option Utiliser l'échelle d'annotation pour le bloc.</p> <hr/> <p><b>REMARQUE</b> C'est ce paramètre, et non la propriété Annotation de la définition du bloc sélectionné, qui permet de déterminer si le style d'étiquette est annotatif ou non. Pour plus d'informations, voir <a href="#">Mise à l'échelle des annotations</a> (page 915).</p>
<p>Utiliser le jeu de propriétés</p>	<p>Permet de spécifier le jeu de propriétés à afficher. Sélectionnez la définition du jeu de propriétés de l'objet, puis spécifiez le jeu de propriétés à afficher dans l'étiquette.</p>

Option	Description
	<b>REMARQUE</b> Si aucun jeu de propriétés n'est assigné à l'objet, vous devez ajouter une définition de jeux de propriétés à partir de la palette des propriétés ou assigner une étiquette à l'objet.
Utiliser la chaîne	Permet d'afficher une chaîne de texte donnée.

4 Sélectionnez l'option Masquer la courbe pour masquer le trait d'axe de la courbe.


5 Spécifiez les options des chaînes de cote. Suivant l'option d'étiquette sélectionnée à l'étape précédente, certaines options peuvent ne pas être disponibles :


Pour...	saisissez une valeur dans...
insérer du texte avant la variable	Préfixe
séparer des variables	Séparateur
insérer du texte après la variable	Suffixe
insérer des repères pour un code de contrôle AutoCAD, par exemple, %%c (pour plus d'informations, consultez la rubrique Codes de contrôle et caractères spéciaux).	Diamètre
modifier la distance entre le début de la courbe et le début du texte (si le texte croise la courbe)	Ecart du format de papier

## Modification des options de décalage d'un style d'étiquette

Les options de l'onglet Décalage du style d'étiquette permettent de spécifier le style de texte et la position de l'étiquette par rapport à la courbe.

## Pour définir les propriétés de décalage de style d'étiquette

- 1 Sélectionnez une étiquette et cliquez sur l'onglet Etiquette ► le groupe de fonctions Général ► Modifier le style .
- 2 Dans la boîte de dialogue Style d'étiquette, cliquez sur l'onglet Décalage du style d'étiquette.



- 3 Si vous ne souhaitez pas faire pivoter l'étiquette, sélectionnez l'option Forcer la justification horizontale.
- 4 Pour spécifier l'emplacement de l'étiquette par rapport à la courbe, sélectionnez l'une des options suivantes :

Option de décalage	Description
Ajustement automatique pour l'affichage 2D	Cette option permet d'ajuster l'affichage de l'étiquette des objets à l'aide d'une configuration d'affichage en deux dimensions.
Ajustement automatique pour l'affichage 1D	Cette option permet d'ajuster l'affichage de l'étiquette des objets à l'aide d'une configuration d'affichage en une seule dimension.
Forcer à l'extérieur de la zone de contour	Cette option permet d'afficher l'étiquette au-dessus de la courbe.
Aucun	Cette option permet d'insérer l'étiquette au point indiqué.

- 5 Si vous le souhaitez, vous pouvez indiquer une valeur dans le champ Décalage espace papier vide.  
Lorsqu'un décalage d'espace papier vide est spécifié pour une étiquette et que l'option Ajustement automatique pour l'affichage



2D est sélectionnée, le décalage est calculé à partir du bord extérieur de la courbe jusqu'au bas du texte.

Lorsqu'un décalage d'espace papier vide est spécifié pour une étiquette et que l'option Ajustement automatique pour l'affichage 1D est sélectionnée, le décalage est calculé à partir du trait d'axe de la courbe jusqu'au bas du texte.

## Étiquettes

Vous pouvez annoter des objets avec des étiquettes constituées de définitions de bloc ou de chaînes de texte. Les informations contenues dans l'étiquette proviennent des propriétés du projet (par exemple, la taille des connexions). Les étiquettes sont ancrées aux objets. Toutefois, vous pouvez les déplacer sans les séparer des objets auxquels elles sont associées. Il est recommandé d'ajouter des étiquettes aux dessins de conception.

## Ajout d'étiquettes

Pour plus d'informations sur l'ajout d'étiquettes, voir [Ajout d'une étiquette ou d'un indicateur de direction du flux à une gaine](#) (page 353) et [Ajout d'étiquettes ou d'indicateurs de direction du flux au tuyau](#) (page 517). Vous pouvez ajouter des étiquettes aux gaines et aux tuyaux, mais également aux lignes de plomberie, aux fils, aux chemins de câbles, aux tubes IRO et aux lignes schématiques.

## Modification des étiquettes


Pour plus d'informations sur la modification des étiquettes des objets de tuyau, voir [Modification d'une étiquette ou d'un indicateur de direction du flux](#) (page 541).

## Modification du style d'étiquette

Vous pouvez modifier le style d'une étiquette définie dans un dessin. Par exemple, vous pouvez transformer une étiquette de taille standard en étiquette système.

- 1 Cliquez deux fois sur une étiquette pour ouvrir la palette des propriétés.

---

**REMARQUE** Vous pouvez aussi sélectionner une étiquette, puis cliquez sur l'onglet Début ► groupe de fonctions Construire ► liste déroulante Outils ► Propriétés  .

---

2 Sur l'onglet Conception, développez Général sous De base.

3 Sélectionnez un style d'étiquette dans le champ Style.


L'étiquette est mise à jour et reflète les propriétés du nouveau style sélectionné.

## Modification de l'espacement d'étiquette

Vous pouvez modifier l'espacement des étiquettes le long de l'axe X.

1 Cliquez deux fois sur une étiquette pour ouvrir la palette des propriétés.

---

**REMARQUE** Vous pouvez aussi sélectionner une étiquette, puis cliquez sur l'onglet Début ► groupe de fonctions Construire ► liste déroulante Outils ► Propriétés  .

---


2 Sur l'onglet Conception, développez Général ► Cotes sous De base.


3 Sous Cotes, spécifiez une méthode de positionnement.

La méthode sélectionnée par défaut est Un par un.

- Si vous sélectionnez la méthode Par distance sous Cotes, entrez une valeur dans le champ Distance entre.
- Si vous sélectionnez la méthode Par quantité, indiquez le nombre d'étiquettes.

4 Développez Avancé.

5 Cliquez sur  Noeuds pour ajouter, modifier ou supprimer les poignées associées à la courbe d'ancrage sélectionnée dans la feuille de travail Noeuds.




## Ajout de symboles d'annotation à partir de DesignCenter

DesignCenter permet d'ajouter des annotations de conception et de documentation à vos dessins. Les annotations de documentation incluent les symboles comme les étiquettes d'élévation, les gaines techniques, les nuages de révision et les lignes de correspondance. Les annotations de conception incluent les symboles de composant comme les équipements électriques, mécaniques et de plomberie.


---

**REMARQUE** Les symboles de conception de DesignCenter sont les blocs à vues multiples AutoCAD®. Il est impossible de les raccorder aux objets AutoCAD MEP. Ils servent uniquement à l'annotation des dessins.

---

- 1 Cliquez sur l'onglet Insérer ► le groupe de fonctions Contenu liste déroulante ► Design Center .
- 2 Dans la palette DesignCenter, cliquez sur l'onglet Contenu AEC.
- 3 Sous Personnaliser les applications, développez AutoCAD Architecture, puis développez le répertoire correspondant aux unités souhaitées (système impérial ou métrique).
- 4 Développez le répertoire Conception ou Documentation, ainsi que les sous-répertoires correspondants.

Lorsque vous sélectionnez une sous-catégorie contenant des symboles d'annotation, ces symboles s'affichent dans le volet droit.



5 Faites glisser le symbole souhaité à partir du volet droit de DesignCenter et déposez-le dans le dessin.

6 Spécification de l'emplacement et de l'orientation du symbole.

---

**CONSEIL** Si vous souhaitez utiliser plusieurs occurrences d'un symbole DesignCenter dans un projet, vous pouvez faire glisser ce symbole et le déposer directement dans une palette d'outils pour créer un outil de symbole.


---

## Étiquettes de composant

Dans le logiciel, la vocation première des étiquettes de composant est de permettre l'ajout de données de jeux de propriétés aux composants. Après avoir ajouté des étiquettes aux composants, vous pouvez créer des nomenclatures d'équipement pour les types de composant correspondants. La nomenclature regroupe automatiquement les données de jeux de propriétés spécifiées pour les composants.

Les étiquettes permettent également d'annoter les composants. Par exemple, vous pouvez ajouter une étiquette à un diffuseur de plafond situé dans un

système de chauffage, ventilation et climatisation afin d'indiquer le débit d'air correspondant.



Les données de jeux de propriétés peuvent comprendre des valeurs fixes provenant du composant (par exemple la taille de la connexion). Elles peuvent également contenir des champs spécifiés manuellement (par exemple, le fabricant d'un composant). Pour plus d'informations, voir Données de jeu de propriétés dans l'aide en ligne d'AutoCAD Architecture.

## Ajout d'une étiquette

Pour créer des nomenclatures d'équipement, vous devez au préalable ajouter des étiquettes à ces équipements. Lorsque vous ajoutez une étiquette à un composant, les définitions de jeux de propriétés associés à cette étiquette sont ajoutées au composant. Vous pouvez saisir ces valeurs manuellement lors de l'ajout de l'étiquette ou encore modifier les données de jeux de propriétés une fois l'étiquette ajoutée.

Les étiquettes sont ancrées aux composants Si vous déplacez un composant, l'étiquette correspondante est également déplacée. Vous pouvez toutefois déplacer l'étiquette dans le dessin sans la séparer du composant auquel elle est associée.

En principe, l'ajout d'étiquettes aux composants s'effectue une fois les composants ajoutés au dessin. Pour les appareils électriques, vous pouvez effectuer cette opération en même temps que l'ajout des composants. Pour plus d'informations, voir [Création d'outils pour le contenu basé sur des styles](#) (page 1326).

Les palettes d'outils par défaut contiennent plusieurs outils d'étiquette conçus pour les équipements les plus courants. Vous pouvez également créer des outils d'étiquette. Pour plus d'informations, voir [Création d'un outil d'étiquette de nomenclature](#) dans l'aide en ligne d'AutoCAD Architecture.

### Pour ajouter une étiquette

1 Ouvrez la palette d'outils des étiquettes et des nomenclatures, puis sélectionnez un outil d'étiquette.

---

**REMARQUE** Vous pouvez aussi cliquer sur l'onglet Annoter ► le groupe de fonctions Nomenclature ► la liste déroulante Etiquettes, puis sélectionner une étiquette.

---

2 Sélectionnez l'objet à étiqueter.

3 Spécifiez l'emplacement de l'étiquette :

- Appuyez sur la touche *Entrer* pour centrer l'étiquette sur le composant.
- Indiquez l'emplacement de l'étiquette en cliquant dans la zone de dessin.

Vous pouvez modifier l'emplacement des étiquettes insérées.

4 Dans la boîte de dialogue Modifier les données du jeu de propriétés, renseignez les champs autorisant la saisie manuelle. Les champs automatiques s'affichent en grisé et ne peuvent pas être modifiés.

Si une étiquette ajoute des données de jeux de propriétés assignées à un style de système ou à un style d'objet, il se peut que les données ajoutées soient inactives. Vous pouvez modifier ces données à partir de la palette des propriétés une fois l'étiquette ajoutée.

5 Cliquez sur OK.

6 Continuez la procédure d'ajout des étiquettes :

- Pour ajouter des étiquettes une par une, sélectionnez un objet, indiquez l'emplacement de l'étiquette, puis saisissez les valeurs de jeu de propriétés.
- Pour ajouter simultanément plusieurs étiquettes contenant des valeurs de jeu de propriétés identiques à celles de l'étiquette associée au premier composant, entrez *m*, sélectionnez les composants auxquels vous souhaitez ajouter les étiquettes, puis appuyez sur la touche *ENTREE*. Les étiquettes sont ajoutées au même emplacement relatif par rapport au composant que la première étiquette. Les valeurs de jeu de propriétés des composants sont également identiques.

7 Appuyez sur la touche *ENTREE* pour mettre fin à la commande.

De nombreuses étiquettes et nomenclatures se trouvent sur le ruban. Accédez à l'onglet Annoter ► au groupe de fonctions Nomenclature et utilisez les boutons de la liste déroulante afin d'afficher la liste des étiquettes et nomenclatures disponibles.

## Modification des données de jeux de propriétés d'un composant

Une fois les étiquettes ajoutées aux composants, vous pouvez modifier manuellement certaines valeurs de jeu de propriétés. Si la valeur de jeu de propriétés est calculée automatiquement à partir d'une autre valeur (par exemple, la taille de connexion), vous devez modifier le composant directement pour obtenir la valeur souhaitée.

Lorsque vous supprimez une étiquette, les définitions de jeux de propriétés assignées au composant sont également supprimées. Toutes les valeurs de jeu de propriétés définies pour le composant sont perdues.


Les jeux de propriétés disponibles sont spécifiés par les définitions de jeux de propriétés assignées à l'outil d'étiquette. Pour plus d'informations, voir Définitions de jeux de propriétés dans l'aide en ligne d'AutoCAD Architecture.

**1** Dans le dessin, sélectionnez un ou plusieurs composants ou une ou plusieurs étiquettes de composant.

Les étiquettes sont liées aux objets ; vous pouvez donc accéder aux valeurs de jeu de propriétés en sélectionnant indifféremment l'un des deux éléments.

**2** Dans la palette des propriétés, cliquez sur l'onglet Données étendues.


### Exemple de données de jeux de propriétés d'un diffuseur de plafond



3 Si nécessaire, développez la section Jeux de propriétés.

4 Apportez les modifications souhaitées aux valeurs de jeux de propriétés.

Si des valeurs de jeux de propriétés sont dérivées du style de composant ou du style de système, cliquez sur le bouton de modification situé dans l'en-tête du jeu de propriétés, puis modifiez ces valeurs dans la boîte de dialogue qui s'affiche.



5 Appuyez sur la touche *ECHAP* pour désélectionner les composants.



## Utilisation des repères de composants et des nomenclatures

Vous pouvez ajouter des informations de numérotation des composants à un système MEP en ajoutant des repères de composants aux objets du système, notamment aux pièces à vues multiples. Chaque objet associé à un repère possède un jeu de propriétés spécifique, que vous pouvez configurer selon une spécification de gaine ou de tuyau requise. Une fois que vous avez ajouté des repères de composants aux objets, vous pouvez créer des nomenclatures de gaine ou de tuyau afin de répertorier les objets du système. Ces nomenclatures peuvent ensuite être transférées aux fournisseurs et aux fabricants.

Déterminez l'emplacement des outils de repères de composants et de nomenclature sur la palette d'outils Etiquette et nomenclature.

### Palette d'outils Etiquette et nomenclature




Les outils de repères de composants permettent de numéroter les différentes étiquettes séparément ou sous forme de séquence. Les composants de même type peuvent être associés au même numéro. Les repères de composants peuvent contenir des numéros ou du texte et peuvent s'utiliser avec tous les objets MEP. En revanche, les outils de nomenclature de la palette d'outils Etiquette et nomenclature s'utilisent uniquement avec les systèmes de gaines et de tuyauterie. Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Utilisation des repères de composants et des nomenclatures](#) (page 942).

## Utilisation des repères de composants et des nomenclatures

Dans un premier temps, ajoutez les repères de composants aux objets du système MEP. Vous pouvez ensuite créer une nomenclature. Vous pouvez également modifier ou supprimer les repères de composants existants.

### Pour ajouter des repères de composants à un système MEP

- 1 Cliquez sur l'onglet Annoter ► le groupe de fonctions Nomenclature ► la liste déroulante Etiquettes ► Repère de composant textuel.
- 2 Cliquez sur l'outil Repère de composant rectangulaire, ovale ou textuel.
- 3 Utilisez le bouton Sélectionner un système afin de sélectionner les objets système à étiqueter.



- 4 Choisissez d'appliquer la numérotation aux objets individuels ou aux objets raccordés.
- 5 Sélectionnez l'opération de numérotation à effectuer (ajout, mise à jour ou suppression des numéros de composant) en cliquant sur le bouton correspondant.

Pour...	Option à sélectionner
créer un jeu de numéros de composant	Ajouter des numéros de composant


<b>Pour...</b>	<b>Option à sélectionner</b>
modifier un jeu de numéros de composant existant	Mettre à jour des numéros de composant
supprimer un jeu existant de numéros de composant, jeux de propriétés inclus.	Supprimer des numéros de composant

**6** Définissez la valeur de départ de l'étiquette. Si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter un préfixe ou un suffixe.

La valeur de départ peut être un chiffre ou une lettre ou une combinaison des deux. La liste ci-dessous répertorie quelques exemples de séquences de numérotation valides :

- 1,2,3...
- A,B,C...Z,AA,AB...
- a,b,c...z,aa,ab...
- A1,A2...A9,B0,B1...
- 1A,1B...1Z,2A...

Numéros de composant alphanumériques indiquant le numéro de conduite (H) suivi d'un numéro de composant séquentiel



7 Pour différencier les conduites connectées, cliquez sur l'option **Inclure le numéro de conduite**, puis indiquez une valeur de conduite.

8 Activez ou désactivez l'option **Utiliser le même numéro pour les composants identiques** en cliquant sur la case correspondante.

9 Cliquez sur OK pour démarrer l'insertion des étiquettes.

Une fois les étiquettes appliquées au système, ajoutez des nomenclatures au dessin en cliquant sur l'outil Nomenclature de quantité de gaine ou Nomenclature de contrat de fabrication de gaine (ou Nomenclature de quantité de tuyau pour les systèmes de tuyauterie).

## Nomenclatures

Les nomenclatures permettent d'afficher des informations concernant les composants. Elles répertorient sous forme de tableau les composants étiquetés, ainsi que les attributs sélectionnés pour chacun de ces composants. Les données de nomenclature sont dynamiques ; lorsque vous modifiez les attributs des composants ou que vous supprimez un composant dans un dessin, la table de nomenclature est automatiquement mise à jour avec les nouvelles informations.

Le format de nomenclature dépend du style de table de nomenclature assigné à l'outil de nomenclature. Vous pouvez définir le format d'affichage des données souhaité en modifiant les styles de table de nomenclature. Vous pouvez également partager les styles de table de nomenclature entre plusieurs dessins. Pour plus d'informations, voir *Utilisation des styles de tables de nomenclature* dans l'aide en ligne d'AutoCAD Architecture.

## Ajout d'une nomenclature

Cette section décrit la procédure d'ajout d'une nomenclature à un dessin contenant les composants étiquetés pour lesquels vous souhaitez créer une nomenclature. Avant de créer une nomenclature, vous devez [ajouter des étiquettes](#) aux composants à inclure dans la nomenclature.

Vous pouvez ajouter une nomenclature dans un dessin spécifique que vous pouvez [relier à un dessin externe](#) contenant les composants.

### Pour ajouter une nomenclature

- 1 Dans la palette d'outils des étiquettes et des nomenclatures, cliquez sur l'outil de nomenclature correspondant aux composants à inclure.

---

**REMARQUE** Vous pouvez aussi cliquer sur l'onglet Annoter ► le groupe de fonctions Nomenclature ► la liste déroulante Nomenclatures, puis sélectionner une nomenclature.

---

- 2 Dans le dessin, sélectionnez les objets à inclure dans la nomenclature.

Si vous sélectionnez les objets en traçant une zone de contour, vous pouvez filtrer le jeu de sélection à l'aide de l'outil de sélection rapide de la palette des propriétés. Si le style de table de nomenclature spécifie l'utilisation des classifications de

composants, vous pouvez sélectionner plusieurs types d'objets ; seuls les composants associés à la classification appropriée sont ajoutés à la table de nomenclature.

- 3 Une fois les objets à inclure dans la nomenclature sélectionnés, appuyez sur la touche *ENTREE*.
- 4 Dans la zone de dessin, indiquez l'emplacement du coin supérieur gauche de la table de nomenclature.
- 5 Appuyez sur la touche *ENTREE* pour dimensionner automatiquement la table de nomenclature.

Vous pouvez également indiquer manuellement le coin inférieur droit de la table.

La table de nomenclature est ajoutée au dessin et les champs correspondants indiquent les données de jeux de propriétés configurées pour les composants sélectionnés.

MECHANICAL AIR TERMINAL DEVICES SCHEDULE									
Quantity	TAG	MODULE SIZE	NECK SIZE	DESCRIPTION	CONSTRUCTION		BASIS OF DESIGN		NOTES
					FINISH	MANUFACTURER	MODEL OR SERIES	PRICE	
1	A1	24" X 24"	8"Ø	PERFORATED SUPPLY DIFFUSER	WHITE POWDER COAT		PRICE	AFDN	
5	B	24" X 24"	10"Ø	PERFORATED SUPPLY DIFFUSER	WHITE POWDER COAT		PRICE	AFDN	
10	C	12" X 4"	12X4	SIDEWALL SUPPLY GRILLE	WHITE POWDER COAT		PRICE	620AL	

Les tables de nomenclature sont reliées de manière dynamique aux composants ; l'ajout, la suppression ou la modification des composants sélectionnés entraîne par conséquent la [mise à jour des tables de nomenclature](#). Il n'est donc pas nécessaire d'effectuer cette opération manuellement.

---

**CONSEIL** Si la nomenclature affiche chaque composant sur une ligne distincte, vous pouvez la modifier de manière à regrouper les composants identiques sur la même ligne. Pour ce faire, accédez au gestionnaire des styles, cliquez sur Objets de documentation ► Styles de tables de nomenclature, puis sélectionnez le style de la table de nomenclature. Dans l'onglet Colonne, sélectionnez Inclure la colonne de quantité, puis cliquez sur OK.

---

## Liaison d'une nomenclature à un dessin externe

Cette section décrit les procédures d'ajout d'une nomenclature à un dessin dédié et de liaison de ce dessin à un dessin externe contenant les composants à inclure dans la nomenclature. Si vous souhaitez définir des feuilles distinctes pour les dessins de plan et les dessins de nomenclature, il est recommandé de créer un dessin dédié pour la nomenclature. Vous éviterez ainsi d'avoir à placer le même dessin sur deux feuilles différentes et d'avoir à modifier la vue de l'espace objet de manière à afficher uniquement la partie du dessin souhaitée

sur chaque feuille. Cette configuration permet également de limiter la taille de fichier des feuilles.


Si vous gérez les dessins du projet à l'aide du navigateur du projet, vous pouvez [créer un dessin de vue générale](#) et y définir la nomenclature. Vous pouvez alors lier la nomenclature au dessin de conception contenant les composants à inclure. Une fois la nomenclature mise à jour, vous pouvez placer le dessin de vue correspondant sur une feuille.

- 1 Dans la palette d'outils des étiquettes et des nomenclatures, cliquez sur l'outil de nomenclature correspondant aux composants à inclure.

---

**REMARQUE** Vous pouvez aussi cliquer sur l'onglet Annoter ► le groupe de fonctions Nomenclature ► la liste déroulante Nomenclatures, puis sélectionner une nomenclature.

---

- 2 Appuyez sur la touche *ENTREE* afin de relier la nomenclature à un dessin externe.
- 3 Dans la zone de dessin, indiquez l'emplacement du coin supérieur gauche de la table de nomenclature, puis appuyez sur la touche *ENTREE*.
- 4 Sélectionnez la nomenclature.
- 5 Dans la palette des propriétés, cliquez sur l'onglet Conception.
- 6 Si nécessaire développez Avancé ► Source externe.
- 7 Sélectionnez Oui pour Dessin externe de la nomenclature.
- 8 Dans le champ Dessin externe, choisissez Parcourir.
- 9 Dans la boîte de dialogue Sélectionner un fichier de dessin indiquez le dessin contenant les composants à inclure dans la nomenclature.
- 10 Sélectionnez la table de nomenclatures, puis cliquez sur l'onglet Table de nomenclature ► le groupe de fonctions Modifier ► Mettre à jour .

La table de nomenclature affiche les données provenant des composants du dessin externe.

## Création d'une nomenclature de tableau électrique

Vous pouvez générer automatiquement des nomenclatures de tableaux pour les dessins électriques. Pour plus d'informations, voir [Génération de nomenclatures de tableaux](#) (page 773).


## Mise à jour d'une nomenclature

Si vous modifiez les composants ou les données de composant inclus dans une nomenclature, vous pouvez automatiquement intégrer ces modifications en mettant à jour la table de nomenclature. Lorsque des données de composant sont modifiées, une ligne traverse la table de nomenclature.

ELECTRICAL LIGHTING DEVICE SCHEDULE									
Quantity	ID	DESCRIPTION	ELECTRICAL DATA		LAMP DATA		BASIS OF DESIGN		NOTES
			LOAD VA	VOLTAGE	QTY	WATTAGE	MANUFACTURER	MODEL OR SERIES	
19	A	2' X 4' RECESSED STATIC TROFFER	96	277	4	32.0	LITHONIA	2SP-G-2-A12-277	
2	A1	2' X 4' RECESSED NIGHT LIGHT	96	277	4	32.0	LITHONIA	2EP-G-2-A12-277	
23	B	RECESSED DOWN LIGHT	32	277	1	60.0	HALO	H21QT-30WAT	
52	C	1' X 4' PENDANT FLUORESCENT	96	277	2	32.0	LITHONIA	EJ-A-2-32-277	

Si vous supprimez des composants, vous pouvez indiquer automatiquement la nouvelle valeur de quantité en mettant à jour la table de nomenclature. Si vous ajoutez des composants et que vous souhaitez les intégrer à une nomenclature existante, il vous suffit de sélectionner les nouveaux composants pour mettre à jour la nomenclature.

### Pour mettre à jour la table de nomenclature avec les données de propriété modifiées et les composants supprimés

- 1 Dans le dessin, sélectionnez la nomenclature.
- 2 Cliquez sur l'onglet Table de nomenclature ► le groupe de fonctions Modifier ► Mettre à jour .


Vous pouvez également sélectionner la table de nomenclature et modifier son paramètre de mise à jour automatique sur la palette des propriétés ; si vous remplacez la valeur Non par Oui, toutes les modifications apportées aux dessins seront immédiatement mises à jour dans la nomenclature.

### Pour ajouter de nouveaux composants à une nomenclature

- 3 Sélectionnez la table de nomenclature, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Sélection ► Ajouter.



---

**REMARQUE** Vous pouvez également cliquer sur l'onglet Table de nomenclature ► le groupe de fonctions Objets répertoriés dans la nomenclature ► Ajouter .


---

- 4 Dans le dessin, sélectionnez les nouveaux objets à inclure ou appuyez sur la touche *ENTREE* pour indiquer un dessin externe.
  - Si vous ajoutez des objets appartenant au dessin actif, appuyez sur la touche *ENTREE* pour mettre à jour la nomenclature.
  - Pour ajouter un objet appartenant à un dessin externe, voir [Liaison d'une nomenclature à un dessin externe](#) (page 946).

Les commandes de sélection du menu contextuel des tables de nomenclature permettent de supprimer des composants du jeu de sélection de la table de nomenclature ou de sélectionner une nouvelle fois des composants de manière à modifier le jeu de sélection associé à la table de nomenclature.

## Exportation d'une table de nomenclature vers une feuille de calcul

Vous pouvez à tout moment exporter une nomenclature vers une feuille de calcul.

- 1 Ouvrez le dessin contenant la nomenclature à exporter et sélectionnez-la.
- 2 Cliquez sur l'onglet Table de nomenclature ► le groupe de fonctions Modifier ► Exporter .
- 3 Dans la boîte de dialogue Exporter la table de nomenclature, spécifiez le format de sortie et le nom du fichier à générer, puis cliquez sur OK.

## Vues

Les vues correspondent aux dessins intermédiaires permettant de faire le lien entre les conceptions servant de modèle au système et les feuilles contenant les documents de construction. Les dessins de vue référencent généralement un ou plusieurs dessins de conception. Si vous modifiez un dessin de conception référencé dans un dessin de vue, vous pouvez recharger ce dessin de conception dans la vue de manière à intégrer automatiquement les

modifications. Ce procédé permet de gérer uniquement les dessins de conception sans avoir à gérer manuellement les dessins de vue.

## Création d'une vue générale

Une vue générale représente en principe une vue de dessus de la conception du système.

1 Sur la barre d'outils d'accès rapide, cliquez sur Navigateur du projet



2 Dans le Navigateur du projet, cliquez sur l'onglet Vues.

3 Dans le répertoire Vues, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le sous-répertoire auquel vous souhaitez ajouter la vue, puis choisissez Nouvelle Vue ► Générale.

4 Dans la boîte de dialogue Ajouter une vue générale, indiquez les informations du dessin :

- Nom : indiquez un nom de fichier.
- Catégorie : utilisez l'emplacement de répertoire par défaut ou spécifiez un emplacement de répertoire.
- Gabarit de dessin : vérifiez que le gabarit à utiliser dans le dessin de vue est correct. Il doit s'agir du modèle spécifié dans les paramètres du projet.

5 Cliquez sur Suivant.

6 Indiquez les étages de plan de construction utilisés dans le dessin de vue. Les conceptions à utiliser dans la vue doivent être assignées aux mêmes étages.

7 Cliquez sur Suivant.

8 Spécifiez les conceptions à utiliser dans la vue. Les conceptions sélectionnées sont attachées à la vue sous forme de dessins de référence. Si un dessin est référencé en tant que superposition dans un dessin de vue, il n'est pas inclus lors de l'ajout du dessin de vue à la feuille.

---

**REMARQUE** Si le dessin de conception à utiliser inclut un dessin de référence de superposition (par exemple, un plan d'étage d'édifice), vous devez sélectionner le dessin de référence en plus du dessin de conception pour l'afficher sur le dessin de vue.

---

9 Cliquez sur OK.

Le nouveau dessin de vue est créé sans être affiché.

10 Pour afficher le nouveau dessin de vue, cliquez deux fois dessus dans l'onglet Vues du navigateur du projet.

## Création d'une vue de détail

Cette section décrit la procédure de création d'un dessin de vue de détail à partir d'un dessin de vue générale. La première étape consiste à ajouter une marque de détail à la vue générale. La vue de détail correspondante est ensuite créée dans un nouveau dessin. Lorsque vous disposez la vue de dessin sur une feuille, un numéro de détail est automatiquement ajouté à la vue de détail. Le numéro de détail et le numéro de feuille sont automatiquement ajoutés à la marque de détail de la vue générale.

1 Ouvrez la vue générale pour y ajouter la marque de détail.

2 Dans la palette d'outils d'annotation, cliquez sur l'outil de marque de détail ou de contour de détail.

---

**REMARQUE** Vous pouvez aussi utiliser l'onglet de ruban Annoter et la liste déroulante Repères de vue pour rechercher les outils de marque de détail.

---

3 Indiquez l'emplacement de la marque de détail :

- Si vous utilisez l'outil de marque de détail, indiquez les points de la ligne de repère de la marque, puis indiquez la direction de la queue de la ligne de détail.
- Si vous utilisez l'outil de contour de détail, tracez le contour d'annotation autour de la zone de détail, puis indiquez les points de la ligne de repère de la marque. Le contour affiché sur le dessin sert uniquement aux annotations ; il ne délimite pas la région de la vue de détail.

4 A l'emplacement où vous souhaitez ajouter la marque, appuyez sur la touche *ENTREE*.

5 Dans le champ Nom de la nouvelle vue d'espace objet de la boîte de dialogue Placer le repère de vue, indiquez le nom à afficher dans le symbole de cartouche de la nouvelle vue de détail.

6 Désactivez l'option Créer une coupe/élévation.

- 7** Dans le champ Echelle, spécifiez l'échelle de dessin de la vue de détail.
- 8** Sous Créer dans, cliquez sur Nouveau dessin de vue.
- 9** Dans la boîte de dialogue Ajouter une vue générale, indiquez les informations du dessin :
- Nom : indiquez un nom de fichier.
  - Catégorie : spécifiez un emplacement de répertoire. Ce répertoire ne doit pas nécessairement être le même que le répertoire défini pour le dessin de vue générale.
  - Gabarit de dessin : vérifiez que le gabarit à utiliser dans le dessin de vue est correct. Il doit s'agir du modèle spécifié dans les paramètres du projet.
- 10** Cliquez sur Suivant.
- 11** Indiquez les étages de plan de construction utilisés dans le dessin de vue de détail. Les conceptions à afficher dans la vue doivent être assignées aux mêmes étages.
- 12** Cliquez sur Suivant.
- 13** Spécifiez les conceptions à afficher dans la vue. Les conceptions sélectionnées sont attachées à la vue sous forme de dessins de référence. Si un dessin est référencé en tant que superposition dans un dessin de vue, il n'est pas inclus lors de l'ajout du dessin de vue à la feuille.

---

**REMARQUE** Si le dessin de conception à utiliser inclut un dessin de référence de superposition (par exemple, un plan d'étage d'édifice), vous devez sélectionner le dessin de référence en plus du dessin de conception pour l'afficher sur le dessin de vue.

---

- 14** Cliquez sur OK.
- 15** Indiquez le premier angle de la zone rectangulaire devant matérialiser le contour de détail.
- 16** Désignez l'angle opposé.
- Le nouveau dessin de vue de détail est créé sans être affiché. Le numéro de détail et le numéro de feuille référencés dans la marque de détail affichent un point d'interrogation (?).
- 17** Enregistrez et fermez le dessin de vue générale.
- 18** Pour afficher le nouveau dessin de vue de détail, cliquez deux fois dessus dans l'onglet Vues du navigateur du projet.

Lorsque vous ajoutez la vue de détail à une feuille, le numéro de détail et le numéro de feuille sont renseignés dans les marques des dessins de vue de détail et de vue générale.

## Création d'une vue en coupe

Lors de la création d'un dessin de vue en coupe, vous pouvez ajouter un symbole de coupe à un dessin de vue. Les vues en coupe sont générées à partir des vues générales, qui référencent des conceptions. Vous pouvez par conséquent mettre à jour automatiquement les vues en coupe avec les modifications apportées à la conception.

- 1 Ouvrez la vue générale pour y ajouter le symbole de coupe.
- 2 Dans la palette d'outils d'annotation, cliquez sur l'outil de symbole de coupe.


---

**REMARQUE** Vous pouvez aussi utiliser l'onglet de ruban Annoter et la liste déroulante Repères de vue pour rechercher les outils de symbole de coupe.

---

- 3 Dans la zone de dessin, indiquez les points de la ligne de coupe.  
La ligne de coupe définit un côté du contour de dessin.
- 4 A l'emplacement où vous souhaitez ajouter la marque, appuyez sur la touche *ENTREE*.

- 5 Indiquez les étendues de la coupe. Les composants du dessin situés entre les étendues de coupe sont inclus dans le nouveau dessin de vue en coupe.



- 6 Dans le champ Nom de la nouvelle vue d'espace objet de la boîte de dialogue Placer le repère de vue, indiquez le nom à afficher dans le symbole de cartouche de la nouvelle vue en coupe.
- 7 Vérifiez que l'option Créer une coupe/élévation est activée.
- 8 Dans le champ Echelle, spécifiez l'échelle de dessin de la vue de détail.
- 9 Sous Créer dans, cliquez sur Nouveau dessin de vue.
- 10 Dans la boîte de dialogue Ajouter une vue en coupe/d'élévation, indiquez les informations du dessin :
- Nom : indiquez un nom de fichier.

- Catégorie : spécifiez un nouvel emplacement de répertoire.
- Gabarit de dessin : vérifiez que le gabarit à utiliser dans le dessin de vue est correct. Il doit s'agir du modèle spécifié dans les paramètres du projet.

**11** Cliquez sur Suivant.

**12** Indiquez les étages de plan de construction utilisés dans le dessin de vue. Les conceptions à utiliser dans la vue doivent être assignées aux mêmes étages.

**13** Cliquez sur Suivant.

**14** Spécifiez les conceptions à utiliser dans la vue. Les conceptions sélectionnées sont attachées à la vue sous forme de dessins de référence. Si un dessin est référencé en tant que superposition dans un dessin de vue, il n'est pas inclus lors de l'ajout du dessin de vue à la feuille.

---

**REMARQUE** Si le dessin de conception à utiliser inclut un dessin de référence de superposition (par exemple, un plan d'étage d'édifice), vous devez sélectionner le dessin de référence en plus du dessin de conception pour l'afficher sur le dessin de vue.


---

**15** Cliquez sur OK.

**16** Dans le dessin de vue générale, indiquez le point d'insertion de la nouvelle vue en coupe.

La nouvelle vue en coupe n'est pas insérée dans le dessin de vue générale ; vous indiquez son emplacement dans le nouveau dessin. Il est recommandé de spécifier un point éloigné de la géométrie du dessin. Les commandes de zoom et d'affichage panoramique permettent d'accéder à une zone libre du dessin sans fermer la commande de génération de vue en coupe.

Le nouveau dessin de vue en coupe est créé sans être affiché. Le numéro de détail et le numéro de feuille référencés dans le symbole de coupe affichent un point d'interrogation (?).



**17** Enregistrez et fermez le dessin de vue générale.


**18** Pour afficher le nouveau dessin de vue en coupe, cliquez deux fois dessus dans l'onglet Vues du navigateur du projet.

**19** Le zoom s'étend de manière à afficher le contenu du dessin.

Les dessins de référence s'affichent dans une vue en plan. La vue en coupe se trouve au point spécifié dans le dessin de vue générale. Les calques correspondant aux différents objets de dessin sont conservés dans la vue en coupe. Le numéro de coupe et le symbole



de cartouche sont renseignés lors du placement de la vue en coupe sur une feuille.



## Création d'une vue d'élévation

Lors de la création d'un dessin de vue d'élévation, vous pouvez ajouter une marque d'élévation à un dessin de vue. Les vues d'élévation sont générées à partir des vues générales, qui référencent des conceptions. Vous pouvez par conséquent mettre à jour automatiquement les dessins de vue d'élévation avec les modifications apportées à la conception.

- 1 Ouvrez la vue générale pour y ajouter la marque d'élévation.
- 2 Dans la palette d'outils d'annotation, cliquez sur l'outil de marque d'élévation.

---

**REMARQUE** Vous pouvez aussi utiliser l'onglet de ruban Annoter et la liste déroulante Repères de vue pour rechercher les outils de marque d'élévation.

---

- 3 Dans la zone de dessin, indiquez l'emplacement de la marque d'élévation.
- 4 Indiquez la direction de visée de la marque d'élévation.

- 5 Dans le champ Nom de la nouvelle vue d'espace objet de la boîte de dialogue Placer le repère de vue, indiquez le nom à afficher dans le symbole de cartouche de la nouvelle vue d'élévation.
- 6 Vérifiez que l'option Créer une coupe/élévation est activée.
- 7 Dans le champ Echelle, spécifiez l'échelle de dessin de la vue de détail.
- 8 Sous Créer dans, cliquez sur Nouveau dessin de vue.
- 9 Dans la boîte de dialogue Ajouter une vue en coupe/d'élévation, indiquez les informations du dessin :
  - Nom : indiquez un nom de fichier.
  - Catégorie : spécifiez un nouvel emplacement de répertoire.
  - Gabarit de dessin : vérifiez que le gabarit à utiliser dans le dessin de vue est correct. Il doit s'agir du modèle spécifié dans les paramètres du projet.
- 10 Cliquez sur Suivant.
- 11 Indiquez les étages de plan de construction utilisés dans le dessin de vue. Les conceptions à utiliser dans la vue doivent être assignées aux mêmes étages.
- 12 Cliquez sur Suivant.
- 13 Spécifiez les conceptions à utiliser dans la vue. Les conceptions sélectionnées sont attachées à la vue sous forme de dessins de référence. Si un dessin est référencé en tant que superposition dans un dessin de vue, il n'est pas inclus lors de l'ajout du dessin de vue à la feuille.


---

**REMARQUE** Si le dessin de conception à utiliser inclut un dessin de référence de superposition (par exemple, un plan d'étage d'édifice), vous devez sélectionner le dessin de référence en plus du dessin de conception pour l'afficher sur le dessin de vue.

---

- 14 Cliquez sur OK.


- 15 Dans le dessin, indiquez les angles de la zone d'élévation. Les composants du dessin situés dans la zone d'élévation sont inclus dans le nouveau dessin.



- 16 Dans le dessin de vue générale, indiquez le point d'insertion de la nouvelle vue d'élévation.

La nouvelle vue d'élévation n'est pas insérée dans le dessin de vue générale ; vous indiquez son emplacement dans le nouveau dessin. Il est recommandé de spécifier un point éloigné de la géométrie du dessin. Les commandes de zoom et d'affichage panoramique permettent d'accéder à une zone libre du dessin sans fermer la commande de génération de vue d'élévation.


- 17 Le nouveau dessin de vue est créé sans être affiché. Le numéro de détail et le numéro de feuille référencés dans la marque d'élévation affichent un point d'interrogation (?).



- 18 Enregistrez et fermez le dessin de vue générale.  
19 Pour afficher le nouveau dessin de vue d'élévation, cliquez deux fois dessus dans l'onglet Vues du navigateur du projet.  
20 Le zoom s'étend de manière à afficher le contenu du dessin.



Les dessins de référence s'affichent dans une vue en plan. La vue d'élévation se trouve au point spécifié dans le dessin de vue générale. Les calques correspondant aux différents objets de dessin sont conservés dans la vue d'élévation. Le numéro d'élévation et

le symbole de cartouche sont renseignés lors du placement de la vue d'élévation sur une feuille.



## Mise à jour d'une vue en coupe ou d'une vue d'élévation

Si vous modifiez une conception référencée dans un dessin de vue contenant des symboles de coupe ou des marques d'élévation, vous pouvez mettre à jour les dessins de vue en coupe ou de vue d'élévation de manière à intégrer automatiquement ces modifications.

- 1 Sur la barre d'outils d'accès rapide, cliquez sur Navigateur du projet  .
- 2 Dans l'onglet Vues du navigateur du projet, ouvrez le dessin contenant la vue en coupe ou la vue d'élévation. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir le dessin contenant les symboles de coupe ou les marques d'élévation.
- 3 Dans la vue en coupe ou la vue d'élévation, cliquez sur la géométrie du dessin.
- 4 Cliquez sur l'onglet Elévation/Coupe 2D ► le groupe de fonctions Modifier ► Régénérer  .
- 5 Dans la feuille Créer une coupe/élévation, cliquez sur OK. La coupe ou l'élévation est régénérée.

Si vous avez déjà placé la vue en coupe ou la vue d'élévation sur une feuille, cette vue est automatiquement mise à jour à la prochaine ouverture de la feuille.

## Feuilles

Les feuilles désignent les documents de construction publiés ou tracés. Lors de leur création, les feuilles sont vierges. Vous pouvez dès lors y placer directement des dessins de vue sous forme de dessins de référence. Les feuilles référencent les vues, qui elles-mêmes référencent des conceptions. Dès lors, toute modification apportée à une conception se répercute automatiquement sur les dessins de vue et de feuille affectés lorsque vous les ouvrez ou que vous rechargez les références externes correspondantes.

### Création d'une feuille

Lorsque vous créez une feuille, vous pouvez ajouter des vues en plan générales, de nomenclature, de détails, des vues en coupe et des vues d'élévation. Vous pouvez publier ou tracer un groupe de feuilles sous forme de jeu de feuilles.

1 Sur la barre d'outils d'accès rapide, cliquez sur Navigateur du projet



2 Dans le navigateur du projet, cliquez sur l'onglet Feuilles.

3 Recherchez le sous-répertoire dans lequel vous souhaitez ajouter la feuille.

Pour créer un sous-répertoire, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un répertoire, puis choisissez Nouveau ► Sous-jeu.

4 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le sous-répertoire, puis choisissez Nouveau ► Feuille.

5 Dans la boîte de dialogue Nouvelle feuille, spécifier le numéro et le titre de la feuille, puis cliquez sur OK.

La nouvelle feuille est créée sans être affichée.

6 Ouvrez la nouvelle feuille en cliquant deux fois dessus.

7 Dans le navigateur du projet, cliquez sur l'onglet Vues.

8 Dans le répertoire Vues, recherchez le dessin de vue à placer sur la feuille.


---

**IMPORTANT** Si vous souhaitez ajouter une nomenclature à la feuille, vous devez dans un premier temps ajouter une fenêtre. Cliquez sur l'onglet Vue ► le groupe de fonctions Fenêtres ► Nommé et spécifiez une fenêtre dans la feuille.

---

9 Faites glisser le dessin de vue vers la feuille.

Si vous souhaitez modifier la taille de la vue sur la feuille, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez une autre échelle.



---

**REMARQUE** Si vous placez une vue de détail, d'élévation ou une vue en coupe, vous pouvez ajouter directement la vue à la feuille. La géométrie de la vue en plan référencée ne s'affiche pas.

---

- 10 Spécifiez le point d'insertion de la vue.
- 11 Pour désactiver les marques de grille, cliquez deux fois dans la fenêtre.
- 12 Désélectionnez l'option Grille dans la barre d'état de l'application, puis cliquez deux fois à l'extérieur de la fenêtre.
- 13 Si vous le souhaitez, vous pouvez placer plusieurs vues sur une feuille. Vous pouvez également utiliser les vues dans plusieurs feuilles.

Les gabarits de feuille par défaut du logiciel incluent une grille de positionnement permettant de faciliter le placement des vues sur les feuilles. Cette grille ne s'affiche pas sur les tracés ni sur les fichiers de sortie au format DWF™.

Pour déplacer une fenêtre sur une feuille, sélectionnez le contour de fenêtre, puis utilisez les outils de modification de base du menu contextuel. Vous pouvez ajuster la taille de fenêtre de manière à modifier la partie visible du

dessin de vue. Vous pouvez également activer la vue de l'espace objet en cliquant deux fois dans la fenêtre. Une fois la vue de l'espace objet activée, vous pouvez déplacer ou effectuer un zoom sur le dessin de vue contenu dans la fenêtre. Pour désactiver la vue de l'espace objet et retourner à l'espace papier, cliquez deux fois à l'extérieur de la fenêtre. Dans l'espace papier, vous ne pouvez pas modifier le dessin contenu dans la fenêtre.

Si vous placez une vue de détail, d'élévation ou une vue en coupe sur une feuille, le numéro de marque et le numéro de feuille sont renseignés sur le dessin de vue source et sur le dessin de vue de l'espace objet. En revanche, la modification du nom ou de l'emplacement du dessin de l'une de ces vues entraîne la rupture du lien vers le numéro de marque et le numéro de feuille. Dans ce cas, vous devrez peut-être recréer la marque pour corriger automatiquement les liens vers le numéro.

## Création d'une page de garde

Vous pouvez créer une page de garde contenant un tableau des feuilles renvoyant aux dessins contenus dans le jeu de feuilles. Lorsque vous ajoutez le tableau des feuilles, le nom et le numéro des feuilles du jeu s'affichent temporairement. Si vous ajoutez, réorganisez ou supprimez des feuilles du jeu, vous pouvez automatiquement mettre à jour le tableau des feuilles.

**1** Sur la barre d'outils d'accès rapide, cliquez sur Navigateur du projet



**2** Dans l'onglet Feuilles du navigateur du projet, créez une feuille en suivant la procédure indiquée à la section [Création d'une feuille](#) (page 962).

**3** Ouvrez la nouvelle feuille.

**4** Si nécessaire, développez la section Vue du jeu de feuilles de l'onglet Feuilles.

**5** Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du projet situé au-dessus des répertoires du jeu de feuilles, puis choisissez Insérer une liste de feuilles.

**6** Dans la boîte de dialogue Insérer un tableau des feuilles, indiquez les paramètres du tableau des feuilles, puis cliquez sur OK.

**7** Sans l'avertissement concernant la modification manuelle de la liste des feuilles qui s'affiche, cliquez sur OK.

**8** Spécifiez l'emplacement de la liste de feuilles sur la feuille.



### Pour mettre à jour le jeu de feuilles

- 9 Ouvrez la feuille contenant la liste de feuilles.
- 10 Sélectionnez la bordure extérieure du tableau des feuilles.
- 11 Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Mettre à jour le tableau des feuilles.


## Définition de l'ordre des feuilles dans le jeu de feuilles

Pour faciliter la publication des tableaux de feuilles et des jeux de feuilles, l'ordre des feuilles par défaut correspond à l'ordre d'apparition sur l'onglet Feuilles du navigateur du projet. Pour modifier l'ordre des feuilles, faites-les glisser à l'emplacement souhaité de la section Vue du jeu de feuilles. Par exemple, si vous souhaitez que la page de garde s'affiche au début du jeu de feuilles, faites-la glisser au début de la vue du jeu de feuilles. Si vous souhaitez exclure un dessin du jeu de feuilles, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Supprimer la feuille. Cette opération n'entraîne pas la suppression de la feuille ; celle-ci est simplement exclue du jeu de feuilles.

Lors du traçage ou de la publication d'un jeu de feuilles, vous pouvez ajouter supprimer ou modifier l'ordre des feuilles dans la boîte de dialogue Publier. Cependant, ces types de modification ne sont pas reflétés dans le tableau des feuilles. La publication risque dès lors de s'effectuer sous la forme de dessins distincts et non d'un jeu complet des dessins du projet au format DWF.

## Publication d'un jeu de feuilles au format DWF™

Vous pouvez publier un jeu de feuilles au format DWF™ directement depuis AutoCAD MEP. La taille des fichiers DWF™ est en principe bien inférieure à celle des dessins classiques. Ces fichiers peuvent également être partagés entre l'ensemble des intervenants du processus de conception et de construction.

1 Sur la barre d'outils d'accès rapide, cliquez sur Navigateur du projet  .


2 Dans l'onglet Feuilles du navigateur du projet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le répertoire contenant les feuilles à publier, puis choisissez Publier ► Boîte de dialogue de publication. Pour publier l'ensemble des dessins, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du projet situé au-dessus des répertoires de feuilles, puis choisissez Publier ► Boîte de dialogue de publication.

- 3 Dans la section Publier dans de la boîte de dialogue Publier, sélectionnez Fichier DWF.
- 4 Cliquez sur Publier.
- 5 Indiquez l'emplacement du fichier, puis cliquez sur Sélectionner.

## Ajout d'étiquettes d'élévation

Vous pouvez ajouter des étiquettes d'élévation aux dessins. Les étiquettes d'élévation s'utilisent notamment dans le cadre de la documentation de construction. L'ajout d'étiquettes d'élévation au dessin permet aux sociétés de construction de vérifier que l'élévation des segments ou des conduites est conforme aux normes de pente des systèmes de construction. Les étiquettes d'élévation sont accessibles à partir de DesignCenter. La première étape consiste à faire glisser les symboles d'élévation de DesignCenter et à les déposer dans vos dessins. Vous pouvez ensuite sélectionner le segment auquel vous souhaitez appliquer l'étiquette d'élévation. L'élévation affichée provient des valeurs définies dans les propriétés du segment. Si l'élévation affichée dans l'étiquette est incorrecte, vérifiez le positionnement de l'objet associé.

### Étiquettes d'élévation




---

**REMARQUE** Vous pouvez créer des élévations par défaut à l'aide de l'onglet Élévations MEP de la boîte de dialogue Options. Pour plus d'informations, voir [Définition des élévations de système](#) (page 112).

---

### Pour ajouter des étiquettes d'élévation

- 1 Cliquez sur l'onglet Insérer ► la liste déroulante Contenu ► Design Center .
- 2 Cliquez sur l'onglet Contenu AEC.
- 3 Dans le volet gauche, développez Documentation ► Étiquettes d'élévation, puis sélectionnez le sous-répertoire souhaité.
- 4 Dans le volet droit, sélectionnez l'étiquette d'élévation à ajouter.
- 5 Faites glisser l'étiquette d'élévation souhaitée à partir de DesignCenter et déposez-la dans le dessin.
- 6 Sélectionnez l'objet auquel vous souhaitez appliquer l'étiquette d'élévation dans le dessin.

---

**AVERTISSEMENT** Si vous modifiez l'élévation de l'objet, vous devez déplacer l'étiquette d'élévation vers l'objet pour modifier la valeur d'élévation affichée.

---

Si vous souhaitez utiliser un symbole d'élévation plusieurs fois, vous pouvez faire glisser l'étiquette d'élévation de DesignCenter et la déposer directement dans une palette d'outils pour créer un outil d'étiquette d'élévation.

## Vérification des dessins

Une fois le positionnement des systèmes de construction terminé, vous devez vérifier la validité des connexions entre les composants du point de départ à l'extrémité des conduites ainsi que l'absence d'interférences avec les autres composants ou éléments de structure des systèmes de construction. Vous devrez peut-être également prêter une attention particulière à certaines connexions d'objet. AutoCAD MEP contient des outils permettant de faciliter le processus de vérification du positionnement :

- **Afficher les conseils de correction de défauts** : Cette option permet d'indiquer les connexions non valides entre les composants en affichant une icône de symbole de conseil de correction du défaut au niveau des points de connexion non valides. Pour plus d'informations, voir [Affichage des conseils de correction du défaut](#) (page 968).
- **Afficher la conduite raccordée** : cette option permet d'afficher l'ensemble de la conduite des composants raccordés, du point de départ à l'extrémité. Pour plus d'informations, voir [Affichage des conduites raccordées](#) (page 971).
- **Afficher les objets raccordés** : cette option permet d'indiquer les objets raccordés à l'objet sélectionné. Pour plus d'informations, voir [Affichage des objets raccordés](#) (page 971).
- **Détection des interférences** Cette fonction permet de rechercher les interférences entre les systèmes de construction ou les objets de structure AEC en indiquant les intersections entre les objets. Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Recherche des interférences](#) (page 971).
- **Afficher les appareils du circuit** : dans les dessins de systèmes électriques, vous pouvez également utiliser cette option pour indiquer les appareils raccordés au circuit sélectionné. Pour plus d'informations, voir [Affichage des circuits du circuit](#) (page 722).

## Affichage des conseils de correction du défaut

Pour garantir le fonctionnement des réseaux de systèmes de construction, vous devez veiller à la validité des connexions entre les composants définis au stade du positionnement. La validité des connexions assure la compatibilité des composants, notamment en termes de taille, de forme, de type de système et de propriétés de composant. Une fois terminées, ces connexions doivent donc être testées.


La validité des connexions est déterminée en fonction des règles de style de connexion, qui désignent les propriétés d'objet devant correspondre. Les styles de connexion sont associés à des propriétés prédéfinies, pour lesquelles vous pouvez configurer des règles. Par exemple, vous pouvez tester le domaine et le type de connexion afin de détecter toute connexion accidentelle d'une pièce à vues multiples à un segment ou à une conduite dont le type de connexion est incorrect. Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Styles de connexions](#) (page 1032).

Les icônes de conseil de correction du défaut indiquent les connexions non valides entre les objets. Pour corriger ce type d'erreur, modifiez les objets à l'origine de la mauvaise connexion :

- Modifiez la connexion des objets à l'aide des poignées de modification.
- Modifiez le système d'objets de manière à faire correspondre les objets adjacents ou de manière à faire correspondre le groupe de systèmes à celui des objets adjacents.
- Modifiez les règles de style de connexion appliquées aux objets.
- Supprimez le segment ou la partie du réseau et dessinez de nouveaux objets à l'aide des outils d'accrochage MEP.

### Pour tester la validité des connexions

1 Vérifiez les règles de style de connexion :

- Cliquez sur l'onglet Gérer ► groupe de fonctions Style et affichage ► Gestionnaire des styles .
- Développez le dossier Objets multifonctions, puis l'entrée Styles de connexion.
- Cliquez sur l'onglet Règles, puis vérifiez les règles de style de connexion.
- Cliquez sur OK.

### Pour afficher les icônes de conseil de correction du défaut

2 Cliquez sur l'onglet Vue ► le groupe de fonctions Vue



MEP ► Conseils de correction des défauts .

Les icônes de conseil de correction de défauts s'affichent. Si vous positionnez le curseur de la souris sur l'une de ces icônes, une info-bulle décrivant le problème à l'origine de la mauvaise connexion s'affiche.

### Pour modifier la taille des icônes de conseil de correction de défauts

3 Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier la taille des icônes de conseil de correction de défauts :


■ Cliquez sur l'onglet Vue ► le groupe de fonctions Vue MEP ►

 ► Taille du conseil de correction des défauts .

■ Saisissez une valeur de taille.

Le dessin est régénéré et la taille des icônes de conseil de correction de défauts est mise à jour.

---


**REMARQUE** Les icônes de conseil de correction de défauts restent activées (visibles) jusqu'à la résolution du problème de connexion. Une fois le problème résolu, régénérez le dessin pour vérifier la connexion. Vous pouvez désactiver les icônes de conseil de correction des défauts en cliquant sur l'onglet Vue ► le groupe de fonctions Vue MEP ► Conseils de correction des défauts .

---

### Pour définir les circonstances dans lesquelles les icônes de conseil de correction du défaut doivent s'afficher

4 Cliquez sur  ► Options.


5 Dans la boîte de dialogue Options, cliquez sur l'onglet Editeur AEC.



6 Sous conseils de correction du défaut, sélectionnez les options d'affichage des icônes de conseil de correction de défauts.

L'option Dessin permet d'afficher les icônes de conseil de correction de défauts dans les fichiers de dessin. L'option Traçage/Publication permet d'afficher les icônes de conseil de correction de défauts lors du traçage ou de la publication des fichiers de dessin.

---

**REMARQUE** Vous pouvez également contrôler l'affichage des icônes de conseil de correction pendant que vous dessinez en cliquant sur l'onglet Vue ► le groupe de fonctions Vue MEP ► Conseils de correction des défauts .

---


## Affichage des conduites raccordées

Pour les systèmes mécaniques, électriques et de tuyauterie, vous pouvez examiner les conduites entières. Cette fonction facilite la vérification des conceptions complexes et la vérification de la connectivité.

Les règles de style de connexion déterminent si les connexions entre les objets sont valides. Si une connexion non valide est détectée au sein de la conduite, la conduite est mise en surbrillance jusqu'à la connexion défectueuse.

Le point de départ ou l'extrémité d'une conduite correspond en principe à un type d'équipement ou à une branche (par exemple, un té ou une croix). La détection d'une branche au sein d'une conduite marque la fin de la mise en surbrillance.


### Pour afficher une conduite raccordée

1 Cliquez sur l'onglet Gaine/Tuyau/Fil etc. ► le groupe de fonctions Modifier ► la liste déroulante Afficher les objets raccordés ► Afficher la conduite raccordée  .  
La conduite raccordée est mise en surbrillance.

2 Appuyez sur la touche *ENTREE*.

## Affichage des objets raccordés

Vous pouvez afficher tous les objets raccordés à un objet donné du dessin.

1 Cliquez sur l'onglet Gaine/Tuyau/Fil etc. ► le groupe de fonctions Modifier ► la liste déroulante Afficher les objets raccordés ► Afficher les objets raccordés  .

2 Appuyez sur la touche *ENTREE*.

## Recherche des interférences

Lorsque vous exécutez la fonction de détection des interférences, le logiciel vérifie la présence d'interférences entre les types d'objets spécifiés. La vérification des interférences peut-être effectuée entre :

- Différents objets de systèmes de construction (par exemple, entre des gaines et des tuyaux)

- Des objets de systèmes de construction et des objets structurels ou architecturaux (par exemple, entre des gaines et des murs)

Le logiciel vérifie les interférences entre les objets du dessin actif, les objets des références externes (Xréfs), ou les deux (c'est-à-dire, entre les objets du dessin actif interférant avec les objets contenus dans une référence externe). Lorsqu'une interférence est détectée, une masse élémentaire représentant cette interférence est insérée à l'emplacement approprié. Les masses élémentaires sont supprimées lorsque vous désactivez le mode de détection des interférences, sauf si vous avez sélectionné l'option permettant de les conserver. Vous pouvez également ajouter des étiquettes aux masses élémentaires et insérer des symboles de réservation pour indiquer les emplacements nécessitant l'ajout d'ouvertures de mur ou de tout autre objet structurel. Les étiquettes et les symboles sont également supprimés lorsque vous désactivez le mode de détection des interférences, sauf si vous avez sélectionné l'option permettant de les conserver.

---

**IMPORTANT** La détection des interférences prend en charge les objets 3D (objets de bloc à vues multiples ou paramétriques). Pour les systèmes de plomberie, la détection des interférences prend uniquement en charge les équipements et les appareils. Elle ne prend pas en charge les lignes de plomberie.

---

L'exécution de la fonction de détection des interférences permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Analyser les interférences au terme du routage d'un système (par exemple, une gaine de soufflage ou de retour) ou analyser les interférences des objets de gaine et pièces à vues multiples avec les murs, les portes, les fenêtres, les poteaux et les poutres.
- Coordonner les disciplines pour résoudre les conflits légers et critiques. Par exemple, vous pouvez vérifier qu'un système de soufflage et de retour ne crée aucun conflit avec les autres systèmes MEP et que l'espace est suffisant pour le montage et l'accès aux différents systèmes. Les conflits critiques correspondent aux intersections entre les géométries ou les volumes 3D de différents éléments ou objets. Les conflits légers correspondent aux intersections entre les espaces entourant différents éléments ou objets. L'espace entourant un objet est défini par une valeur de décalage et peut être configuré pour les objets de tuyau, de gaine, de chemins de câbles, de tubes IRO et de suspension. Les conflits critiques se rèpent en général plus facilement dans les dessins.



- Indiquer les emplacements des trous à percer dans des composants de structure (par exemple, les trous à percer pour les gaines dans les murs porteurs).

---

**REMARQUE** Lorsque vous exécutez la fonction de détection des interférences, les interférences détectées sont mises en surbrillance au niveau des intersections des objets. Par défaut, la couleur de mise en surbrillance des interférences est le rouge pour les conflits critiques et le jaune pour les conflits légers. Avant d'exécuter la fonction de détection des interférences, il est recommandé de modifier temporairement la couleur des objets AutoCAD MEP et des éléments de structure AEC apparaissant en rouge ou en jaune. Si vous ne souhaitez pas modifier les couleurs du dessin, vous pouvez également créer une configuration d'affichage adaptée à l'utilisation de la détection des interférences.


---

## Détection des interférences

Lorsque vous exécutez la fonction de détection des interférences, vous pouvez vérifier la présence d'interférences entre les objets MEP ou entre les objets MEP et les éléments de construction. Par exemple, pendant la conception d'un système de gaine de soufflage et de gaine de retour, vous pouvez vérifier l'absence d'interférence entre les deux types de gaine. Vous pouvez également vérifier l'absence d'interférence entre le système de gaines et les objets architecturaux ou structurels.

### Pour démarrer la détection des interférences


1 Cliquez sur l'onglet Analyser ► le groupe de fonctions

Renseignements ► Détection des interférences .

2 Dans la palette de détection des interférences, sous Objets MEP, sélectionnez les types d'objets de systèmes de construction pour lesquels vous voulez vérifier la présence d'interférences avec d'autres objets de systèmes de construction ou avec des objets d'architecture et de structure. Pour sélectionner ou désélectionner tous les objets, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Tout sélectionner ou Tout désélectionner.

3 Sous Eléments de construction, sélectionnez les types d'objets d'architecture et de structure pour lesquels vous voulez vérifier la présence d'interférences avec les objets MEP. Pour sélectionner ou désélectionner tous les éléments, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Tout sélectionner ou Tout désélectionner.

4 Sous Vérification du jeu, indiquez si vous souhaitez vérifier les jeux et les interférences légères. Si vous sélectionnez la valeur Oui, vous devez spécifier les décalages des jeux pour les différents types d'objet.

5 Cliquez sur  (Démarrer l'analyse des interférences).


---

**REMARQUE** Le mode d'analyse des interférences fonctionne indépendamment pour chaque dessin. Si vous accédez à un autre dessin, la palette de détection des interférences est mise à jour avec les informations du dessin actif.

---



Les interférences sont répertoriées dans la section Interférences de la palette de détection des interférences et sont mises en surbrillance dans le dessin. Pour accéder au groupe de fonctions Détection des interférences, le mode de

détection des interférences doit être activé. Pour plus d'informations, voir [Affichage et correction des interférences](#) (page 976).




**REMARQUE** Le seuil de tolérance des interférences est défini sur 5 chiffres après la virgule.

## Affichage et correction des interférences

Ouvrez un dessin, puis cliquez sur l'onglet Analyser ► le groupe de fonctions Renseignements ► Détection des interférences . Dans le groupe de fonctions Détection des interférences, cliquez sur  afin de démarrer l'analyse. Une fois l'analyse terminée, recherchez l'onglet Modifier sur place dans le ruban afin d'afficher le groupe de fonctions Détection des interférences.

### Groupe de fonctions Détection des interférences



Pour effectuer les différentes opérations d'affichage et de correction des interférences, reportez-vous aux informations contenues dans le tableau ci-dessous :

Pour...	Action
trier les entrées affichées dans la liste de la palette de détection des interférences en fonction de la colonne souhaitée	Cliquez sur le nom d'en-tête de colonne correspondant.
effectuer un zoom sur une interférence	Dans le groupe de fonctions Détection des interférences, sélectionnez une interférence. <b>REMARQUE</b> Pour effectuer un zoom sur une interférence du dessin en la sélectionnant dans la palette, le mode de zoom doit être activé. Pour activer ce mode, cliquez sur Activer le zoom.
passer d'une interférence à l'autre dans la liste et dans le dessin	Cliquez sur les boutons Interférence précédente et Interférence suivante du groupe de fonctions Détection des interférences.
effectuer automatiquement un zoom sur une ou plusieurs interférences	Cliquez sur Zoom sur dans le groupe de fonctions Détection des interférences afin

Pour...	Action
	d'activer ou de désactiver le mode zoom, puis sélectionnez une ou plusieurs interférences dans le dessin.
sélectionner et mettre en surbrillance un objet interférent dans la liste	Cliquez sur Sélectionnez les masses élémentaires interférentes à mettre en surbrillance dans la liste des interférences, sélectionnez une interférence dans le dessin et cliquez sur Entrée.
supprimer des interférences de la liste ou du dessin	Sélectionnez une ou plusieurs interférences dans le dessin, puis appuyez sur Supprimer. <b>REMARQUE</b> Le fait de sélectionner et de supprimer une interférence dans le dessin n'entraîne pas la suppression automatique de cette interférence dans la liste.
masquer la palette de détection des interférences pour agrandir la zone d'affichage du dessin	Cliquez sur Masquer la palette.
<b>REMARQUE</b> Cliquez sur les boutons Interférence précédente et Interférence suivante dans le groupe de fonctions Détection des interférences pour passer d'une interférence à l'autre.	

Pour...	Action
corriger les interférences	<p>Ajoutez ou modifiez les objets MEP à l'aide des différents outils et des différentes options.</p> <hr/> <p><b>REMARQUE</b> La correction d'une interférence n'entraîne pas la suppression automatique de cette interférence dans la liste et dans le dessin. Pour ce faire, vous devez soit exécuter une nouvelle fois l'analyse des interférences, soit supprimer cette interférence manuellement. Il est également recommandé d'exécuter l'analyse à nouveau afin de détecter les éventuelles interférences résultant de l'ajout de certains objets.</p>

## Ajout d'étiquettes aux interférences et aux ouvertures

La détection des interférences peut vous permettre d'indiquer les emplacements des trous à percer dans des composants de structure. Par exemple, vous pouvez créer un dessin contenant les informations relatives aux trous à percer pour les gaines dans les murs porteurs. Une fois les interférences détectées dans un dessin, vous pouvez insérer un symbole de réservation ou une étiquette comprenant des informations sur la taille et l'élévation de chaque réservation. Il peut également s'avérer utile d'ajouter des étiquettes à toutes les interférences (masses élémentaires) d'un dessin afin de créer une nomenclature des interférences et de documenter ces dernières, si elles doivent être résolues par une tierce personne.


### Pour ajouter un symbole de réservation pour une interférence

- 1 Dans la liste, sélectionnez un ou plusieurs objets interférents.
- 2 Dans la palette de détection des interférences, sous Paramètres, sélectionnez un emplacement et un nom de symbole de réservation dans les listes correspondantes.

---

**REMARQUE** Lorsque vous spécifiez un emplacement, les noms de tous les symboles de réservation du dessin spécifié sont répertoriés.

---

- 3 Cliquez sur  (Créer des symboles de réservation).

Le symbole de réservation est mis à l'échelle de l'interférence dans la vue en plan.

### Pour créer une étiquette pour une interférence

- 1 Dans la liste, sélectionnez un ou plusieurs objets interférents.
- 2 Dans la palette de détection des interférences, sous Paramètres, sélectionnez un emplacement et un nom d'étiquette dans les listes correspondantes.

---

**REMARQUE** Lorsque vous spécifiez un emplacement, les noms de toutes les étiquettes et de tous les blocs à vues multiples du dessin spécifié sont répertoriés.

---

- 3 Cliquez sur  (Créer des étiquettes).

Les étiquettes d'interférence sont ancrées aux masses élémentaires interférentes et sont supprimées en même temps que ces dernières.


---

**REMARQUE** Vous pouvez créer un rapport d'interférences répertoriant les interférences d'un dessin. Pour cela, vous devez dans un premier temps ajouter une étiquette aux interférences à répertorier dans le rapport, puis utiliser la commande *SCHEDULEADD*. Le logiciel contient une nomenclature par défaut pour les interférences. Pour plus d'informations sur la création d'une nomenclature, voir [Ajout d'une nomenclature](#) (page 945).

#### Nomenclature de rapport d'interférences

Interference Report				
Number	Interfering objects	Responsibility	Status	Notes
1	Duct Fitting & Duct Fitting	-	New	
2	Duct & Wall	-	New	

## Fermeture du mode d'analyse des interférences

Pour fermer le mode d'analyse des interférences, cliquez sur  (Terminer l'analyse des interférences). Les masses élémentaires créées au cours de la session ainsi que les étiquettes qui leur sont assignées sont supprimées. En revanche, les symboles de réservations insérés sont conservés.

Vous pouvez enregistrer les interférences créées dans un dessin. Dans la palette de détection des interférences, sous Paramètres, pour Conserver les masses élémentaires interférentes à la fin du mode d'analyse, sélectionnez Oui.

Pour conserver uniquement certaines interférences lors de la fermeture du mode d'analyse des interférences, supprimez les interférences superflues, puis fermez le mode. Pour plus d'informations sur la suppression des interférences, voir [Affichage et correction des interférences](#) (page 976).

---

**REMARQUE** Lorsque vous quittez la fonction de détection des interférences, l'analyse des interférences se termine uniquement pour le dessin en cours. Si vous avez analysé plusieurs dessins, vous devez fermer le mode d'analyse des interférences pour chaque dessin.

---

**REMARQUE** Pour afficher les collisions en rouge pendant la création d'un dessin, activez la fonction de détection des collisions. Sur la ligne de commande, tapez **collisiondetection**. Veillez à activer la détection des collisions uniquement lorsque vous en avez besoin afin de préserver les ressources du système.

---

## Exclusion d'un matériau d'un emballage de coupe 2D


Cette procédure permet d'exclure des composants d'objet associés à un matériau spécifique de l'emballage d'une coupe 2D.

Lorsque vous créez une coupe 2D, vous pouvez afficher un composant de coupe appelé Emballage. L'emballage est l'union de toutes les faces de l'objet coupées par la ligne de coupe, fusionnées en un seul composant avec un motif de hachures. Cette vue est fréquemment utilisée pour les coupes 2D.

Par défaut, tous les composants qui sont associés à des matériaux sont inclus dans l'emballage. Cependant, vous pouvez, si nécessaire, exclure certains matériaux de l'emballage, tels que le verre.








### Emballage coupe 2D avec verre exclu (à gauche)



Pour plus d'informations sur l'emballage, voir l'aide d'AutoCAD Architecture.

**1** Sélectionnez un composant comportant le groupe de définitions de style dans lequel se trouve le style que vous souhaitez modifier, puis :

- Cliquez sur l'onglet Gaine ► le groupe de fonctions Général ► la liste déroulante Modifier le style du système ► Modifier le style de gaine .
- Cliquez sur l'onglet Tuyau ► le groupe de fonctions Général ► la liste déroulante Modifier le style du système ► Modifier le style de tuyau .
- Cliquez sur l'onglet Chemin de câbles ► le groupe de fonctions Général ► la liste déroulante Modifier le style du système ► Modifier le style du système .
- Cliquez sur l'onglet Raccord de chemin de câbles ► le groupe de fonctions Général ► la liste déroulante Modifier le style du système ► Modifier le style du système .
- Cliquez sur l'onglet Tuyau ► le groupe de fonctions Général ► la liste déroulante Modifier le style du système ► Modifier le style du système .

**2** Dans le volet gauche du gestionnaire des styles, sélectionnez le style de système assigné au matériau à exclure de la coupe d'emballage.

**3** Cliquez sur l'onglet Autre.

4 Sélectionnez Exclure de l'emballage de coupe 2D

5 Cliquez sur OK.

## Collecte des données de projet

La collecte de données de projet à partir du positionnement et la création de nomenclatures précises constituent une étape importante des projets de conception de construction. La conception de nomenclatures constitue l'une des tâches les plus complexes et les plus longues de la création de documents de construction. AutoCAD MEP permet de créer et d'utiliser des tables de nomenclature liées de manière dynamique aux objets AutoCAD MEP. La liaison dynamique des tables de nomenclature permet de créer et de mettre à jour des nomenclatures tout au long du processus de conception, sans avoir à attendre la fin du projet. Les tables de nomenclature permettent également de garantir la précision des données de positionnements de conception contenues dans les nomenclatures associées. Pour plus d'informations sur l'ajout de nomenclatures aux dessins, voir [Nomenclatures](#) (page 945).

Les tables de nomenclature peuvent être ajoutées aux dessins ou exportées vers une feuille de calcul externe. Le processus de création peut se résumer aux quatre étapes suivantes :

- Ajout des jeux de propriétés du type d'objet à répertorier dans la nomenclature. Pour appliquer un jeu de propriétés, ajoutez une étiquette aux équipements ou ajoutez des jeux de propriétés d'objet ou de style à partir de l'onglet Données étendues de la palette des propriétés. Pour créer un jeu de propriétés personnalisé, créez ou modifiez une définition de jeu de propriété dans le gestionnaire des styles.
- Spécification des valeurs du jeu de propriétés dans les champs autorisant la saisie manuelle. Cette opération s'effectue lors de l'ajout d'une étiquette à un objet ou lors de l'ajout de jeux de propriétés ou à tout moment à l'aide de l'onglet Données étendues de la palette des propriétés.
- Ajout d'une nomenclature à l'aide d'un outil de nomenclature. Le format de nomenclature dépend du style de table de nomenclature. La table de nomenclature affiche les valeurs de jeux de propriétés des objets sélectionnés.
- Modification du style de table de nomenclature (si nécessaire) à l'aide du gestionnaire des styles. Vous pouvez modifier l'aspect des en-têtes et des colonnes de la table et spécifier les données de jeux de propriétés à afficher.

AutoCAD MEP contient un ensemble d'étiquettes de nomenclature propres aux objets mécaniques, électriques et de plomberie, comme les étiquettes de nomenclature de chauffage, ventilation et climatisation, de tuyauterie, d'équipement, d'appareils sanitaires, de fixation de luminaires et de circuit. AutoCAD MEP contient également un ensemble de styles de table de nomenclature que vous pouvez utiliser ou personnaliser de manière à les adapter à vos besoins. Les styles de table de nomenclature disponibles permettent de créer des nomenclatures d'équipement, d'appareil et d'éclairage. Vous trouverez des styles par défaut d'étiquettes de nomenclature, de définitions de jeux de propriétés et de tables de nomenclature dans les dessins situés dans `\ProgramData\Autodesk\MEP 2011\fra\Styles`.

Les tables de nomenclature et les propriétés d'objet associées peuvent être personnalisées. Plusieurs niveaux de personnalisation sont disponibles, du plus simple (réorganisation, ajout ou suppression de colonnes de style de table de nomenclature) au plus complexe (création d'un rapport personnalisé propre à une conception ou à un projet donné).

## Création des définitions de jeux de propriétés

Les données de jeux de propriétés permettant de générer les tables de nomenclature sont créées à partir des définitions de jeux de propriétés attachées aux objets. Les définitions de jeux de propriétés déterminent les définitions de jeux de propriétés pouvant être liées de manière dynamique aux tables de nomenclature.

Vous pouvez également définir les types d'objets auxquels s'appliquent les jeux de propriétés à l'aide des classifications. Vous pouvez donc créer un jeu de propriétés dédié aux objets catégorisés en tant que régulateurs d'air et un autre pour les objets catégorisés en tant que systèmes à volume d'air variable.

Les définitions de jeux de propriétés peuvent s'appliquer aux styles ou aux objets. Les définitions de style s'appliquent à l'ensemble des objets d'un style spécifique et les définitions d'objet s'appliquent aux différents objets. Par exemple, la propriété de fabricant sera probablement identique pour chacune des occurrences d'un style de registre ou de pièce à vues multiples ; elle doit donc figurer dans une définition de jeu de propriétés de style. En revanche, la propriété du numéro de grille à registre varie à chaque occurrence de registre ; elle doit donc figurer dans une définition de jeu de propriétés d'objet. Le facteur permettant de déterminer si vous devez créer une définition de jeu de propriétés de style ou d'objet est la fréquence de modification de l'information.

AutoCAD MEP contient un groupe de définitions de jeux de propriétés basées sur les nomenclatures les plus courantes. Lorsque vous utilisez des étiquettes

et des tables de nomenclature, les définitions de jeux de propriétés fournies sont chargées dans le dessin. Vous pouvez fusionner, modifier et supprimer les définitions de jeux de propriétés et les partager entre plusieurs dessins. Vous pouvez également personnaliser les catalogues de composant de manière à inclure des propriétés de composant susceptibles d'être ajoutées aux définitions de jeux de propriétés. Pour plus d'informations, voir Définitions de jeux de propriétés dans l'aide en ligne d'AutoCAD Architecture.

Pour créer des propriétés d'objets personnalisées au sein d'une définition de jeu de propriétés, vous pouvez rédiger une formule de définition de propriété personnalisée. Par exemple, pour estimer le coût d'une longueur de tuyau donnée, vous pouvez créer la formule de définition de jeu de propriétés suivante : longueur x 6,00 le mètre = coût.

## Définition des données de jeux de propriétés

Pour définir les données de jeux de propriétés d'un objet, vous devez établir un lien vers une ou plusieurs définitions de jeux de propriétés. Les données de jeux de propriétés assignent une valeur à chaque propriété d'objet contenue dans une ou plusieurs définitions de jeu de propriétés. Des valeurs de propriétés sont définies automatiquement suivant l'objet ou le style attaché et sont mises à jour de manière dynamique lors de la modification de cet objet ou de ce style. Les valeurs de propriétés définies manuellement correspondent aux chiffres ou aux chaînes de texte saisis. Vous pouvez les modifier à tout moment.

Les données de jeux de propriétés peuvent être attachées à un objet, à un style d'objet ou à une définition d'objet. Vous pouvez également modifier ou parcourir les données de jeux de propriétés ou modifier les numéros de jeux de propriétés incrémentés automatiquement (par exemple, un numéro de grille à registre).

Pour...	Opération à effectuer sur la palette des propriétés
attacher les données de jeux de propriétés à un objet sélectionné	Cliquez sur l'onglet Données étendues, puis sur Ajouter des jeux de propriétés. Dans la boîte de dialogue Ajouter des jeux de propriétés, sélectionnez le jeu de propriétés à attacher à l'objet. Vous pouvez également attacher des jeux de propriétés aux appareils en spécifiant les jeux de propriétés dans les propriétés des outils d'appareil. Pour plus d'informations, voir <a href="#">Création d'outils pour le contenu basé sur des styles</a> (page 1326).


Pour...	Opération à effectuer sur la palette des propriétés
	<b>REMARQUE</b> Pour attacher des données de jeu de propriétés à des définitions ou à des styles d'objet, assignez des jeux de propriétés à la définition ou au style souhaité dans le gestionnaire des styles.
modifier les données de jeux de propriétés d'un ou plusieurs objets sélectionnés	Cliquez sur l'onglet Données étendues, puis modifiez les valeurs de jeux de propriétés autorisant la saisie manuelle. Si vous modifiez un jeu de propriétés d'un objet inclus dans une nomenclature, vous pouvez mettre à jour cette nomenclature de manière à refléter les modifications.
supprimer des jeux de propriétés des objets sélectionnés	Cliquez sur l'onglet Données étendues, puis sur Supprimer des jeux de propriétés. Dans la boîte de dialogue Supprimer des jeux de propriétés, sélectionnez les définitions de jeux de propriétés à supprimer de l'objet.
modifier la valeur de jeu de propriétés de manière à modifier le numéro des objets sélectionnés	Cliquez sur l'onglet Données étendues, puis modifiez le numéro de départ et/ou incrémentez la valeur.

## Utilisation des classifications

Les classifications permettent de trier les objets en créant des styles de classification contenant des valeurs personnalisées. Ces styles de classification sont stockés dans le style d'objet. Ils permettent d'afficher les objets et de les associer aux nomenclatures. Certains objets, comme les pièces à vues multiples et les raccords, sont automatiquement catégorisés dans AutoCAD MEP. Dès lors, lorsque vous insérez un régulateur d'air dans le dessin, cet objet est catégorisé en tant que pièce à vues multiples associée au type Régulateur\_Air. Vous pouvez ainsi créer une nomenclature contenant uniquement les régulateurs d'air (sans inclure l'ensemble des pièces à vues multiples du dessin).


La plupart des équipements du logiciel sont des pièces à vues multiples ; de nombreux styles de nomenclature d'équipement utilisent par conséquent des

classifications afin de limiter les données affichées dans les tables de nomenclature aux données du type de composant souhaité.



## Copie d'un style de table de nomenclature

Vous pouvez copier le style de table de nomenclature d'un autre dessin, puis le modifier de manière à l'adapter à vos besoins.

- 1 Ouvrez les deux dessins : le dessin contenant le style de table de nomenclature à copier et le dessin vers lequel vous souhaitez le copier.
- 2 Cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► Gestionnaire des styles .
- 3 Dans le volet gauche, développez le dessin contenant le style à copier.
- 4 Développez Objets de documentation ► Styles de tables de nomenclature.
- 5 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le style de table de nomenclature à copier, puis choisissez Copier.
- 6 Développez le dessin vers lequel vous souhaitez copier le style de nomenclature.
- 7 Développez Objets de documentation ► Styles de tables de nomenclature.

- 8 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Styles de tables de nomenclature, puis choisissez Coller.

## Purge des objets AutoCAD MEP

Cette procédure permet de supprimer les objets AutoCAD MEP inutilisés dans un dessin. La suppression des objets inutilisés permet de réduire la taille des fichiers de dessin.


---

**REMARQUE** Pour purger les définitions de système inutilisées, accédez au gestionnaire des styles. Pour plus d'informations, voir [Purge des systèmes](#) (page 160).

---

### Pour purger les objets AutoCAD MEP



- 1 Cliquez sur  ► Utilitaires ► Purger les objets AutoCAD MEP.

Tous les objets AutoCAD MEP inutilisés sont supprimés du dessin.

- 2 Une fois l'opération terminée, le nombre d'éléments purgés s'affiche dans la ligne de commande.

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Vous pouvez également exécuter la commande de purge AutoCAD pour supprimer les objets AutoCAD (par exemple, les blocs et les calques) inutilisés.

---

## Partage des dessins

Le cycle de développement nécessite le partage des dessins à différents stades du processus. Par exemple, vous pouvez être amené à ajouter un système mécanique, électrique ou de plomberie à un dessin créé dans un autre programme logiciel. AutoCAD MEP contient un programme d'activation d'objet permettant d'utiliser les objets personnalisés d'un dessin.

Vous pouvez partager les dessins à l'aide d'un outil de collaboration en ligne (par exemple, Autodesk Buzzsaw). Dans ce cas, vous créez un fichier au format DWF (Design Web Format) consultable par les autres utilisateurs.

Cette section décrit les outils permettant de partager les dessins AutoCAD MEP. Chaque segment décrit un outil ainsi que la procédure permettant d'y accéder.

## Affichage des objets personnalisés

Si vous ouvrez un dessin contenant un objet personnalisé conçu dans un autre programme qu'AutoCAD MEP, AutoCAD MEP installe un programme d'activation d'objet (si disponible). Si aucun programme d'activation d'objet n'est disponible, le logiciel affiche les objets à l'aide de graphes externes. Pour activer les graphes externes, accédez à la boîte de dialogue Options.

## Programmes d'activation d'objet

Les programmes d'activation d'objet sont des utilitaires de collaboration permettant aux utilisateurs d'autres produits Autodesk d'afficher et de manipuler des objets créés dans AutoCAD MEP. Les programmes d'activation utilisent la technologie ObjectDBX pour permettre l'accès aux données des objets créés dans AutoCAD MEP en dehors de l'environnement d'origine. Cette technologie assure l'accessibilité des données pour les équipes de conception chargées de la création et de la réception de fichiers AutoCAD MEP.

Si vous ouvrez un dessin AutoCAD MEP contenant un objet créé dans un autre produit Autodesk, vous pouvez configurer AutoCAD MEP de manière à rechercher un programme d'activation permettant d'afficher cet objet sur le site <http://www.autodesk.fr>. Si aucun programme d'activation n'est disponible, l'affichage de l'objet s'effectue à l'aide de [graphes externes](#).

Pour configurer la fonction de recherche de programmes d'activation d'objet d'AutoCAD MEP, accédez aux options de l'Activation directe de l'onglet Système de la boîte de dialogue Options. Vous pouvez également rechercher manuellement les programmes d'activation d'objet en accédant à l'adresse suivante : <http://www.autodesk.com/enablers>.

Pour plus d'informations, voir Paramétrage des options d'interface.

## Graphes externes

Si aucun programme d'activation n'est disponible pour un objet, celui-ci peut être remplacé par un graphe externe. Les graphes externes sont des mannequins représentant les objets. Ces mannequins ne possèdent pas l'ensemble des propriétés d'affichage et des attributs des objets.



Lorsque des objets proxy sont définis, la boîte de dialogue Information externe d'AutoCAD MEP s'affiche. Cette boîte de dialogue regroupe les informations suivantes :

- Nombre total d'objets proxy contenus dans le dessin, représentés ou non sous forme de graphe externe
- Nom de l'application manquante
- Type d'objet proxy et état d'affichage

La boîte de dialogue Information externe permet de contrôler l'affichage des objets proxy.

## Exportation vers AutoCAD

Vous pouvez créer une version d'un fichier de dessin dans laquelle les objets AutoCAD MEP sont décomposés en objets AutoCAD de base. Les fonctionnalités des objets AutoCAD MEP ne sont plus accessibles dans la nouvelle version du dessin. En revanche, les objets de base créés sont affichables et accessibles dans les versions antérieures d'AutoCAD en cas d'indisponibilité des programmes d'activation d'objet nécessaires.

Lorsque vous exportez un dessin AutoCAD MEP vers AutoCAD, tous les objets du dessin sont convertis suivant la vue sélectionnée (vue en plan ou vue 3D). AutoCAD convertit les objets de vue 3D en solides AutoCAD et les objets de vue en plan en dessins au trait AutoCAD. La géométrie de référence du dessin est convertie en objet de dessin au trait contenu dans une référence de bloc. Si vous souhaitez supprimer la référence de bloc, convertissez-la en objet de dessin au trait actif à l'aide de l'option de décomposition.

Quel que soit le format d'exportation choisi (AutoCAD ou DXF), les calques, les couleurs et les types de ligne des objets AutoCAD MEP sont conservés dans le nouveau dessin. Pour plus d'informations sur le traitement des annotations, voir [Exportation de dessins annotés dans AutoCAD](#) (page 925).

### Pour exporter un dessin vers AutoCAD

1 Ouvrez le dessin AutoCAD MEP à exporter.



2 Cliquez sur  > Exporter > AutoCAD > AutoCAD 2000.

3 Dans la boîte de dialogue Exporter le nom du dessin, indiquez le nom de fichier du nouveau dessin et l'emplacement correspondant, puis cliquez sur Enregistrer.

Le nouveau dessin est créé sans être affiché.


## Publication et traçage des dessins

Vous pouvez partager vos dessins par voie électronique en créant un fichier DWF (Design Web Format) ou encore générer le tracé des dessins sur une feuille. Ces deux opérations permettent de distribuer les dessins. Pour plus d'informations, voir [Publication d'un jeu de feuilles au format DWF™](#) (page 965).

### Traçage

Le gestionnaire de traçage répertorie les fichiers PC3 de configuration du traceur correspondant à chacune des imprimantes non-système installées. Les paramètres de configuration du traceur définissent les informations de port, la qualité des images raster et vectorielles, le papier et les propriétés personnalisées dépendant du type de traceur. Pour ouvrir le Gestionnaire de




traçage; cliquez sur  ► Imprimer ► Gérer les styles de tracé. Pour ajouter un traceur, cliquez deux fois sur l'icône Assistant Ajouter un traceur.

Le gestionnaire des styles de tracés permet d'ajouter, de supprimer, de renommer, de copier et de modifier les tables des styles de tracés. Ces tables des styles de tracés regroupent des styles de tracé. Les styles de tracés permettent de définir le traçage des objets et des calques à l'aide de propriétés de traçage comme l'épaisseur de ligne, la couleur et le style de remplissage. Le gestionnaire des styles de tracés correspond à une fenêtre répertoriant l'ensemble des tables des styles de tracés disponibles dans AutoCAD®. Pour ouvrir le Gestionnaire



des styles du tracé, cliquez sur  ► Imprimer ► Gérer les styles de tracé.



Pour obtenir un aperçu de la feuille à tracer, cliquez sur  ► Imprimer ► Aperçu du tracé.

## Comparaison de dessins

En général, un projet nécessite plusieurs révisions, intervenant à différents stades du cycle de développement. Lorsque vous envoyez vos dessins aux personnes chargées d'effectuer la révision, les dessins que vous recevez en retour contiennent souvent des suggestions de modifications. La fonction Comparaison des dessins permet de comparer visuellement les différentes versions et de consulter les suggestions de modifications effectuées par les architectes et les autres intervenants du processus d'ingénierie.

À l'image de la méthode classique de superposition de tracés sur les dessins du projet, les repères visuels indiquent le statut des dessins comparés et l'état des objets révisés. La fonction fournit également des informations concernant les modifications des propriétés des objets. Pour plus d'informations, voir Démarrage d'une session de comparaison des dessins dans l'aide en ligne d'AutoCAD Architecture.

---

**REMARQUE** Cette fonction est accessible uniquement aux membres d'Autodesk Subscription. Pour plus d'informations, consultez la page <http://www.autodesk.com/support-fra>.

---

## Utilisation du format IFC (Industry Foundation Classes)

L'IAI (International Alliance for Interoperability) a établi des normes internationales pour les objets d'architecture et de construction les plus répandus dans le secteur. L'IAI a notamment développé le modèle de données IFC (Industry Foundation Classes) afin de définir les données graphiques de CAO en tant qu'objets 3D réels. Le format de fichier IFC a permis d'instaurer l'interopérabilité entre les applications logicielles certifiées IFC et donc de réduire la perte de données lors de la transmission des fichiers.

Vous pouvez exporter des dessins enregistrés dans AutoCAD MEP au format IFC. Ce format permet alors d'importer les dessins dans les applications certifiées conformes. Les cotes des objets d'architecture 3D, notamment des objets de système de construction, sont préservées lors de l'exportation au format IFC.

Avant d'exporter un fichier de dessin MEP au format IFC, vous devez faire correspondre les différents objets MEP à la classification IFC appropriée. Cette opération permet de garantir l'affichage correct des objets MEP développés dans AutoCAD MEP dans les autres applications certifiées IFC.

Vous pouvez assigner des classifications IFC aux objets MEP suivants :

- Chemin de câbles
- Gaine
- Gaine flexible
- Pièce à vues multiples
- Raccord de chemin de câbles
- Raccord de gaine
- Raccord de gaine personnalisé
- Raccord de tube IRO
- Raccord de tuyauterie
- Raccord de tuyauterie personnalisé
- Suspension
- Tableau de distribution
- Tube IRO
- Tuyau
- Tuyau flexible

Le fichier de dessin IfcShareBldgElements (MEP) DWG contient les classifications correspondant à ces objets MEP. Ce fichier se trouve dans \ProgramData\Autodesk\MEP 2011\fra\Styles. AutoCAD MEP prend en charge les classifications d'objet suivantes :



- IfcDistributionChamberElement
- IfcDistributionControlElement
- IfcDistributionFlowElement
- IfcEnergyConversionDevice
- IfcFlowController
- IfcFlowFitting
- IfcFlowMovingDevice


- IfcFlowSegment
- IfcFlowStorageDevice
- IfcFlowTerminal
- IfcFlowTreatmentDevice
- IfcElectricDistributionPoint

Pour affecter des classifications IFC aux objets MEP en vue de l'exportation au format IFC, effectuez la procédure suivante :

**Pour définir les classifications IFC dans AutoCAD MEP**




- 1 Cliquez sur  ► Ouvrir ► Dessin pour rechercher le répertoire \ProgramData\Autodesk\MEP 2011\fra\Styles et ouvrez le fichier IfcShareBldgElements (MEP).dwg.
- 2 Cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► Gestionnaire des styles .
- 3 Dans le volet gauche, développez Objets multifonctions ► Définitions de classifications ► ifcObjectClassification.





- 4 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur ifcObjectClassification, puis choisissez Copier.
- 5 Cliquez sur Annuler pour fermer le gestionnaire des styles.




- 6 Cliquez sur  Fermer, pour fermer le fichier IfcShareBldgElements (MEP).dwg sans enregistrer les modifications effectuées.

#### **Pour faire correspondre les objets MEP aux classifications IFC**


- 1 Ouvrez un fichier de dessin contenant les objets MEP auxquels vous souhaitez affecter des classifications IFC.
- 2 Cliquez sur l'onglet Gérer ► groupe de fonctions Style et affichage ► Gestionnaire des styles .
- 3 Développez Objets multifonctions, puis Définitions de classifications.




- 4 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Définitions de classifications, puis choisissez Coller.
- 5 Dans le volet gauche, cliquez sur ifcObjectClassification. Dans le volet droit, cliquez sur l'onglet Eléments concernés pour afficher les objets MEP concernés (voir ci-dessous).




6 Cliquez sur OK.

7 Sélectionnez un objet MEP dans votre dessin, puis cliquez sur l'onglet Début ► groupe de fonctions Construire ► liste déroulante Outils ► Propriétés .

8 Cliquez sur l'onglet Données étendues de la palette des propriétés.

9 Sous Classification, cliquez sur l'icône  située en regard du champ IfcObjectClassification pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner la classification.






**10** Pour appliquer une nouvelle classification IFC à l'objet MEP sélectionné, sélectionnez une propriété dans la liste IfcSharedBuildingServicesElement, puis cliquez sur OK.

La propriété sélectionnée s'affiche en regard du champ IFCObjectClassification de l'onglet Données étendues de la palette des propriétés. Recommencez cette étape pour chaque objet MEP du dessin.

---

**CONSEIL** Vous pouvez également cliquer sur l'icône  (Sélection rapide) située dans le coin supérieur droit de la palette des propriétés pour sélectionner plusieurs objets MEP à associer à la même classification, puis effectuer l'affectation dans l'onglet Données étendues.


---

**REMARQUE** Il se peut que vous ne puissiez pas faire directement correspondre certains objets MEP aux classifications IFC. Par exemple, vous pouvez décider de faire correspondre une pièce à vues multiples à la classification IfcFlowFitting si celle-ci est définie en tant que boîte de dérivation, à la classification IfcFlowMovingDevice si celle-ci est définie en tant que ventilateur ou à la classification IfcFlowTerminal si celle-ci est définie en tant que régulateur d'air. Vous pouvez également choisir de ne pas spécifier de classification IFC.


---

**11** Enregistrez le fichier de dessin avant de l'exporter vers un fichier IFC.

#### Pour exporter ou importer des fichiers IFC

**1** Pour exporter un fichier, cliquez sur  ► Exporter ► IFC (Industry Foundation Classes).

Une fois l'exportation effectuée, vous pouvez ouvrir le nouveau fichier IFCD dans un visualiseur IFC d'un autre éditeur. Les classifications IFC sont répertoriées pour chacun des objets définis auparavant.

**2** Pour importer un fichier, cliquez sur  ► Ouvrir ► IFC (Industry Foundation Classes).

L'importation du fichier IFC entraîne la création d'une référence de dessin externe (Xréf). Vous pouvez vérifier que les objets MEP ont été correctement préservés.

**3** Pour modifier des objets dans le fichier importé, sélectionnez un objet et cliquez sur l'onglet Références externes ► le groupe de fonctions Modifier ► Modifier la référence sur place.

---


**REMARQUE** Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Importation et exportation de fichiers IFC de l'aide d'AutoCAD Architecture.


---

## Sélection d'un style

Lors de l'ajout d'un appareil, d'un tableau de distribution ou d'un composant dans un dessin, vous pouvez sélectionner le style auquel vous souhaitez l'associer dans la palette des propriétés.

### Pour sélectionner un style

- 1 Tapez DEVICEADD, PIPEADD, PANELADD ou toute autre commande d'ajout d'équipement dans la ligne de commande.
- 2 Cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► la liste déroulante Outils ► Propriétés .
- 3 Dans l'onglet Conception, cliquez sur l'icône située en regard du champ Style. La boîte de dialogue Sélectionner un style s'affiche.



- 4 Sélectionnez un fichier de dessin dans la liste déroulante. Ces fichiers DWG sont associés à des contenus. Vous pouvez spécifier les fichiers de contenu .DWG, en accédant à [Options MEP > onglet Catalogues](#).
- 5 Sélectionnez une [catégorie](#) d'équipement dans la liste déroulante.
- 6 Sélectionnez le style d'équipement à insérer, puis cliquez sur OK.

Vous pouvez alors ajouter des équipements au dessin.

# Personnalisation de contenu basé sur le style

# 13

Avant de créer du contenu basé sur un style, vous devez créer et configurer ce dernier.

Pour créer des symboles schématiques, des appareils, des tableaux de distribution et des raccords de plomberie, qui peuvent nécessiter différents aspects selon les vues (vue de dessus, gauche, etc.), vous devez également créer des blocs AutoCAD (ou un bloc à vues multiples) pour les vues requises des styles.

## Processus de création de contenu basé sur un style

Suivez la procédure suivante pour créer du contenu basé sur un style :

### Revoir la procédure

Créez ou ouvrez la bibliothèque de contenu (fichier DWG) qui doit contenir le nouveau contenu basé sur un style.



Créez au moins un bloc AutoCAD à assigner à une vue de style.



### Afficher des informations supplémentaires

Voir [Création d'une bibliothèque de contenu basé sur des styles](#) (page 1002).

Cette étape s'effectue si vous créez un symbole schématique, un appareil, un tableau de distribution ou un raccord de plomberie, dans le dessin de la bibliothèque, créez au moins un bloc AutoCAD® à assigner à une vue de style. Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Création des blocs pour un style](#) (page 1003).

## Revoir la procédure

Créez et configurez un style à l'aide du gestionnaire des styles.



Ajoutez le nouveau contenu basé sur le style à une ou plusieurs catégories.



Enregistrez et fermez le dessin de la bibliothèque.

## Afficher des informations supplémentaires

Au cours de cette étape, vous assignerez les blocs à différentes vues du style. Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Création d'un style](#) (page 1004).

**REMARQUE** Le logiciel comprend plusieurs outils qui facilitent la création de styles de symboles schématiques et d'appareils. Ces outils sont particulièrement utiles pour créer un grand nombre de styles à la fois. Pour plus d'informations, consultez les rubriques [Personnalisation du contenu des appareils](#) (page 1035) et [Personnalisation du contenu des symboles schématiques](#) (page 1055).

Voir [Catégorisation de contenu basé sur le style](#) (page 1033).

## Création d'une bibliothèque de contenu basé sur des styles

Lorsque vous créez un style à l'aide du gestionnaire des styles, le style est uniquement enregistré dans le dessin en cours. Si vous devez utiliser régulièrement votre contenu basé sur le style dans plusieurs dessins, stockez-le de façon permanente en créant le style dans un dessin existant ou nouveau que vous pouvez utiliser comme bibliothèque.

Par exemple, pour disposer d'une bibliothèque de symboles que vous utiliserez dans différents dessins du projet ABC, ouvrez un nouveau dessin appelé Projet

ABC Ortho Iso.dwg et créez tous les styles dans ce dessin. Le fichier Projet ABC Ortho Iso.dwg fait office de bibliothèque de contenu basé sur des styles. Nommer le dessin en fonction de son contenu (des symboles avec vues orthogonales et isométriques ou symboles avec vues orthogonales uniquement), fournit une aide précieuse aux utilisateurs dans la sélection des symboles.

Lorsque vous dessinez un système de construction, vous pouvez accéder au contenu basé sur des styles d'une bibliothèque si le dessin de la bibliothèque se trouve dans un dossier désigné comme [emplacement par défaut du contenu basé sur des styles](#) ou dans un de ses sous-dossiers.

Le dossier suivant contient un jeu de bibliothèques de contenu personnalisable basé sur un style : \ProgramData\Autodesk\MEP 2011\fra\MEPContent. Ces bibliothèques sont dotées de noms de dessin uniques définis en fonction du type de contenu qu'ils renferment.

---

**REMARQUE** Avant de personnaliser les bibliothèques fournies avec le logiciel, effectuez une copie des bibliothèques d'origine.

---

## Création des blocs pour un style

Pour créer un symbole schématique, un appareil, un tableau de distribution ou un raccord de plomberie, vous devez posséder au moins un bloc à assigner à une vue du style.

---

**REMARQUE** Dessinez les objets en blocs à l'aide de lignes, de tracés, de hachures ou de solides, mais pas de polylignes.

---

Vous pouvez utiliser un simple bloc AutoCAD® 2D qui s'affiche de la même manière dans toutes les directions de visualisation, comme dans celles d'un symbole orthogonal. Vous pouvez également utiliser un bloc à vues multiples dont les aspects sont différents selon la direction de visualisation, comme les différentes vues d'un symbole isométrique. Chaque bloc créé est désigné sous le nom de bloc de visualisation.

Le nombre et le type des blocs dont vous avez besoin dépendent de vos objectifs. Pour un style de symbole schématique, un bloc 2D suffit pour représenter le symbole dans une vue en plan. Pour créer des dessins isométriques, vous pouvez utiliser ce bloc pour générer d'autres blocs pour les 12 vues isométriques qui représentent les 12 orientations et directions de visualisation isométrique.

Pour d'autres types de contenu basé sur des styles, vous devez créer des blocs 2D et 3D pour représenter l'objet dans les vues en plan et dans les vues modèles.

Par exemple, pour un style de raccord de plomberie, un bloc 2D peut suffire pour représenter le raccord dans une vue en plan. De même, un style d'appareil peut requérir un bloc 2D pour représenter l'appareil symboliquement dans une vue en plan. Cependant, si vous devez créer des coupes et des élévations affichant des appareils en taille réelle, le style d'appareil devra également utiliser un bloc à vues multiples dans la vue de modèle (et d'autres trajectoires de vue comme Devant et Gauche).

En général, lorsque vous insérez du contenu basé sur un style, vous souhaitez que le symbole hérite des propriétés de couleur, de type de ligne et d'épaisseur de ligne du calque standard courant. Pour cela, définissez les propriétés de couleur, de type de ligne et d'épaisseur de ligne individuellement pour la géométrie de chaque bloc. Créez la géométrie sur le calque 0, puis spécifiez DUBLOC pour la couleur et le type de ligne, DUCALQUE pour l'épaisseur de ligne, puis le point d'insertion 0,0,0. Pour que les blocs de visualisation soient assignés correctement, attribuez un nom unique à chaque bloc. Leur nom unique permettra également de les identifier plus facilement.

---



**CONSEIL** Servez-vous des styles (et blocs) fournis avec le logiciel pour créer vos propres styles.

---







Pour vous familiariser avec les vues orthogonales et isométriques, consultez la rubrique [Vues orthogonales et isométriques d'un contenu basé sur un style](#) (page 135).

## Création d'un style

1 Dans l'espace de travail actif, ouvrez le gestionnaire des styles pour accéder aux styles, en effectuant l'une des opérations suivantes :

Espace de travail	Trajectoire de ruban
Equipement électrique	Cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► la liste déroulante Gestionnaire des styles ► Styles d'appareils électriques  .
Equipement électrique	Cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► la liste déroulante Gestionnaire des styles ► Styles de tableaux électriques  .



Espace de travail	Trajectoire de ruban
Equipement électrique	Cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► la liste déroulante Gestionnaire des styles ► Styles de fil  .
Plomberie	Cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► la liste déroulante Gestionnaire des styles ► Styles de raccords de plomberie  .
Plomberie	Cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► la liste déroulante Gestionnaire des styles ► Styles de lignes de plomberie  .
Schématique	Cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► la liste déroulante Gestionnaire des styles ► Styles de symboles schématiques  .
Schématique	Cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► la liste déroulante Gestionnaire des styles ► Styles de lignes schématiques  .
<p><b>REMARQUE</b> Pour créer de nouveaux styles de tubes IRO, de chemins de câbles, de raccords de gaine/tuyauterie personnalisés et autres, cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► Gestionnaire des styles  , puis cliquez sur le signe + pour ouvrir un type de domaine. Vous pouvez alors accéder aux styles de sous-domaine.</p>	

## 2 Créez le style :

Pour...	Opération à effectuer dans le volet gauche du gestionnaire des styles
créer un style vide	Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la catégorie de style correspondante (par exemple, Styles d'appareils), puis cliquez sur Nouveau. Saisissez un nom, puis appuyez sur <i>ENTREE</i> .
copier un style existant	Effectuez la procédure suivante : <ul style="list-style-type: none"><li>■ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le style à copier, puis choisissez Copier.</li><li>■ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la catégorie de style correspondante (par exemple, Styles d'appareils), puis cliquez sur Coller.</li><li>■ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la copie, choisissez Renommer, entrez un nouveau nom, puis appuyez sur la touche <i>ENTREE</i>.</li></ul>

3 Dans l'onglet Général, entrez la description du style, puis cliquez sur Appliquer.

4 Spécifiez les propriétés générales du style. Pour obtenir de l'aide, voir :

- [Spécification des règles de conception d'un style](#) (page 1007)
- [Définition des vues d'un style](#) (page 1010)
- [Configuration des connexions d'un style](#) (page 1018)
- [Configuration des propriétés d'affichage d'un style](#) (page 1020)

5 Spécifiez des propriétés de discipline pour le style. Pour obtenir de l'aide, voir :

- [Configuration du style d'appareil](#) (page 604) et [Configuration des styles de fils](#) (page 614)
- [Configuration de styles de lignes et de raccords de plomberie](#) (page 810)
- [Configuration des styles de lignes schématiques](#) (page 875)

## Modification de contenu basé sur un style

Pour modifier du contenu basé sur un style, changez les propriétés d'un style et, le cas échéant, ses blocs de visualisation associés.

Vous modifiez la géométrie d'un bloc de visualisation manuellement dans le dessin. Pour modifier les propriétés d'un style, vous pouvez utiliser les outils suivants :

- Outils de conversion en différé qui permettent de créer et de modifier les symboles schématiques et les appareils. Pour plus d'informations, consultez les rubriques [Personnalisation du contenu des symboles schématiques](#) (page 1055) et [Personnalisation du contenu des appareils](#) (page 1035).
- Gestionnaire des styles  
Dans ce cas, les modifications apportées au style sont enregistrées dans le dessin actif. Pour appliquer vos modifications de façon plus large, ouvrez le dessin de la bibliothèque de contenu qui renferme le style, puis modifiez ce dernier directement dans le dessin de la bibliothèque. Le style modifié devient disponible dans tous les dessins qui spécifient, dans la boîte de dialogue Options, l'emplacement de contenu du dessin de la bibliothèque modifiée. Voir [Spécification des emplacements des catalogues de composants et des contenus basés sur des styles](#) (page 106).

## Configuration des styles





Les styles sont des jeux de propriétés que vous pouvez assigner aux objets afin de déterminer leur aspect et leur fonction. Par exemple, un style de ligne schématique permet de définir l'aspect d'une ligne schématique, comme la façon dont la ligne apparaît lorsqu'elle traverse d'autres lignes. Un style contrôle également la fonction de la ligne, par exemple, le type de segment que la ligne représente dans le dessin.

## Spécification des règles de conception d'un style

Les règles de conception d'un style déterminent la façon dont les lignes schématiques, les fils et les lignes de plomberie sont nettoyés lorsqu'ils sont reliés, respectivement, à des symboles schématiques, à des appareils ou des tableaux de distribution ou à des raccords de plomberie.


### Pour spécifier les règles de conception d'un style pour le nettoyage de lignes

1 Ouvrez le style dans le gestionnaire des styles en effectuant l'une des opérations suivantes :




- Vérifiez que l'**espace de travail** actif est Schématique. Cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► la liste déroulante Gestionnaire des styles ► Styles de symboles schématiques  .
- Vérifiez que l'**espace de travail** actif est Equipement électrique. Cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► la liste déroulante Gestionnaire des styles ► Styles d'appareils électriques  .
- Vérifiez que l'**espace de travail** actif est Electrique. Cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► la liste déroulante Gestionnaire des styles ► Styles de tableaux électriques  .
- Vérifiez que l'**espace de travail** actif est Plomberie. Cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► la liste déroulante Gestionnaire des styles ► Styles de raccords de plomberie  .



2 Dans le volet gauche du Gestionnaire des styles, sélectionnez un style.

3 Dans le volet droit, cliquez sur l'onglet Règles de conception.



4 Sélectionnez une méthode de nettoyage pour les lignes schématiques, les fils ou les lignes de plomberie, selon le style :

Pour terminer sur...	Option
le point de connexion	Aucune
	
l'arête d'une zone de contour masquée	Zone de contour
	
l'arête d'un cercle inscrit au sein d'une zone de contour masquée	Cercle inscrit
	
l'arête d'un cercle circonscrit en dehors d'une zone de contour masquée	Cercle circonscrit

Pour terminer sur...	Option
	
l'arête	Géométrie du tracé
	

5 Cliquez sur OK.

Le contenu existant qui utilise le style est automatiquement mis à jour. Par défaut, tout nouveau contenu utilise cette nouvelle méthode.

## Définition des vues d'un style

Le contenu basé sur un style (appareils, tableaux de distribution, raccords de plomberie, symboles schématiques et pièces à vues multiples) désigne des blocs à vues multiples dotés de connexions intelligentes capables de former des systèmes. Un bloc à vues multiples est un objet personnalisé pouvant revêtir différents aspects selon les directions de visualisation. Pour définir l'aspect (ou la vue) du contenu basé sur le style, vous devez assigner un bloc prédessiné à une vue spécifique dans la définition du style.

Le nombre et le type des blocs dont vous avez besoin dépendent de vos objectifs. Pour un style de symbole schématique, un bloc 2D suffit pour représenter le symbole dans une vue en plan. Pour créer des dessins isométriques, vous pouvez utiliser ce bloc pour générer d'autres blocs pour les 12 vues isométriques (qui représentent les 12 orientations et directions de visualisation isométrique).

Pour d'autres types de contenu basé sur des styles, vous devez créer des blocs 2D et 3D pour représenter l'objet dans les vues en plan et dans les vues modèles. Par exemple, pour un style de raccord de plomberie, un bloc 2D peut suffire pour représenter le raccord dans une vue en plan. De même pour un style d'appareil servant à représenter symboliquement l'appareil dans une vue en plan. Cependant, si vous devez créer des coupes et des élévations qui affichent les appareils en taille réelle, ce style d'appareil risque également de nécessiter un bloc à vues multiples pour représenter l'appareil dans une vue modèle (et dans d'autres directions de visualisation comme Face et Gauche).

---

**CONSEIL** Servez-vous des styles fournis avec le logiciel pour créer vos propres styles.


---

Pour vous familiariser avec les vues orthogonales et isométriques, consultez la rubrique [Vues orthogonales et isométriques d'un contenu basé sur un style](#) (page 135).

## Définition des vues de style pour les appareils, les tableaux de distribution et les raccords de plomberie

- 1 Dans le dessin qui contiendra le [style](#) (page 1010), créez les blocs AutoCAD (ou le bloc à vues multiples) qui représenteront l'objet dans les vues orthogonales et dans la vue modèle.
- 2 Créez le style en suivant la procédure décrite à la section [Création d'un style](#) (page 1004).
- 3 Dans le volet gauche du gestionnaire des styles, accédez au style, sélectionnez-le et cliquez sur l'onglet Vues.

### Onglet Vues pour un style d'appareil existant



- 4 Pour ajouter une vue :
  - Cliquez sur Ajouter.
  - Pour Nom de la vue, entrez un nom, comme Plan ou Modèle.

- Pour Bloc de visualisation, sélectionnez un bloc pour représenter la vue.  
La sélection inclut les blocs AutoCAD définis dans le dessin en cours.

---

**REMARQUE** Chaque pièce à vues multiples crée un bloc de visualisation unique basé sur le nom du style et la direction de vue conservée lors de l'insertion dans un dessin.

---

5 Spécifiez dans quelles circonstances utiliser la vue sélectionnée :

- Sélectionnez la représentation d'affichage dans laquelle vous souhaitez afficher la vue.
- Sélectionnez une ou plusieurs directions selon lesquelles afficher la vue.

---

**CONSEIL** Pour déterminer le bloc de visualisation à utiliser pour afficher un objet basé sur un style, le logiciel identifie la représentation d'affichage active (déterminée par la configuration d'affichage active) et la direction de visualisation active dans le dessin en cours, puis recherche une vue du style qui possède les mêmes représentation d'affichage et direction de visualisation spécifiées. Si une telle vue est trouvée, le bloc de visualisation associé est utilisé pour afficher l'objet. Si plusieurs vues existent, elles sont toutes utilisées pour afficher l'objet. Si aucune vue n'est trouvée, l'objet n'est pas affiché.

---

6 Pour que le bloc de visualisation soit inséré en tant que bloc d'annotation, sélectionnez Insérer en tant que bloc d'annotation. Le cas échéant, vous pouvez décaler le bloc d'annotation par rapport à son point d'insertion en spécifiant des valeurs pour Décalage X et pour Décalage Y.

---

**REMARQUE** Lorsque vous insérez un bloc de visualisation en tant que bloc d'annotation, le composant d'affichage d'annotation du type d'objet (appareil, tableau de distribution ou raccord de plomberie) détermine ses propriétés d'affichage, comme sa couleur, son type de ligne et son épaisseur de ligne.

---

En définissant plusieurs vues avec la même représentation d'affichage et les mêmes directions de visualisation spécifiées, vous pouvez d'une part afficher simultanément un objet à l'aide de blocs de visualisation annotatifs et non annotatifs, d'autre part



configurer différemment les propriétés d'affichage des blocs de visualisation. Par exemple, un style de boîte de dérivation peut nécessiter un premier bloc de visualisation pour représenter les symboles et un second bloc de visualisation pour représenter l'annotation. Cela vous permet de définir l'aspect du bloc de visualisation annotatif en configurant le composant d'affichage d'annotation pour la boîte de dérivation et de définir l'aspect du symbole en configurant les autres composants d'affichage de la boîte.

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Voir [Définition des vues d'un style](#) (page 1010).

---

7 Indiquez si vous souhaitez mettre à l'échelle le bloc de visualisation :

<b>Pour mettre à l'échelle le bloc de visualisation avec...</b>	<b>Action...</b>
l'échelle d'annotation en cours	Sélectionnez Utiliser l'échelle d'annotation. Cette opération met à l'échelle le bloc selon la taille de tracé d'annotation (spécifiée sur l'onglet Echelle de la boîte de dialogue Paramètres du dessin) multipliée par le facteur d'échelle pour <a href="#">l'échelle d'annotation en cours</a> .
	<hr/> <p><b>REMARQUE</b> Le paramètre Utiliser l'échelle d'annotation pour le symbole, et non la propriété d'annotation dans la définition de bloc symbolique, détermine si le symbole est annotatif (redimensionné en fonction de l'échelle d'annotation). Notez également que l'échelle des raccords de plomberie correspond systématiquement à l'échelle d'annotation définie dans l'espace objet. Pour plus d'informations, consultez la rubrique <a href="#">Objets annotatifs</a> (page 916).</p> <hr/>
un facteur d'échelle que vous spécifiez	Sélectionnez Remplacer l'échelle, et pour chaque direction de coordonnées (X, Y et Z), entrez le facteur d'échelle à utiliser pour redimensionner le bloc.

Pour mettre à l'échelle le bloc de visualisation avec...	Action...
	Une valeur supérieure à 1 agrandit le bloc. Une valeur entre 0 et 1 réduit le bloc.
	<b>REMARQUE</b> Si vous sélectionnez à la fois cette option et Utiliser l'échelle d'annotation, le bloc est redimensionné à l'aide des facteurs d'échelle que vous entrez, puis le résultat est multiplié par le facteur d'échelle pour <a href="#">l'échelle d'annotation courante</a> .
aucune échelle	Ne sélectionnez ni Utiliser l'échelle d'annotation, ni Remplacer l'échelle.

- 8 Si vous avez sélectionné Insérer en tant que bloc d'annotation et si vous voulez que le bloc de visualisation de l'annotation reste horizontal quelle que soit la rotation de l'objet dans le dessin, sélectionnez Maintenir le texte à l'horizontale lors de la rotation.
- 9 Ajoutez et configurez les vues supplémentaires comme décrit précédemment.
- 10 Pour supprimer une vue, sélectionnez-la et cliquez sur Supprimer.

---


**AVERTISSEMENT** La suppression des vues requiert une attention particulière. Si le dessin ne comporte aucune vue du style pour la représentation d'affichage et la direction de visualisation courantes, tous les objets qui utilisent le style ne s'affichent pas lorsque le dessin utilise cette représentation d'affichage et cette direction de visualisation.

---

## Définition des vues de style pour les symboles schématiques

- 1 Dans le dessin qui contiendra le style, créez un bloc AutoCAD pour représenter le symbole en vue en plan.
- 2 Créez le style, comme le décrit la section [Création d'un style](#) (page 1004).
- 3 Dans le volet gauche du gestionnaire des styles, accédez au style, sélectionnez-le et cliquez sur l'onglet Vues.

### Onglet Vues pour un style de symbole schématique existant



4 Cliquez sur Générer des vues isométriques.

5 Dans la boîte de dialogue Générer des blocs de symboles isométriques, spécifiez l'orientation du symbole dans les vues isométriques :

Pour que le symbole...	Action...
soit orienté en fonction de la direction de la ligne schématique	Sélectionnez Symbole intégré.
soit orienté verticalement par rapport à la terre, quelle que soit la direction de la ligne schématique	Sélectionnez Symbole vertical.

6 Pour Bloc du plan à utiliser, sélectionnez le bloc AutoCAD dans le dessin courant pour l'utiliser avec la vue Ortho/Plan.

7 Pour remplacer les blocs de visualisation existants par les blocs qui vont être créés, sélectionnez Utiliser des nouveaux blocs dans la définition du style.

Si vous ne sélectionnez pas cette option, les blocs sont créés dans le dessin et peuvent être sélectionnés, mais ils ne sont pas automatiquement assignés aux vues du style.

**8** Cliquez sur OK.

Le logiciel crée les vues isométriques et les blocs de visualisation associés en fonction du bloc sélectionné pour la vue orthogonale (plan).

**9** Sélectionnez une vue, puis sous Mise à l'échelle, spécifiez comment redimensionner le bloc symbolique :

---

<b>Pour mettre à l'échelle le bloc de visualisation avec...</b>	<b>Action...</b>
---	------------------

---

l'échelle d'annotation en cours	Sélectionnez Utiliser l'échelle d'annotation. Cette opération met à l'échelle le bloc selon la taille de tracé d'annotation (spécifiée sur l'onglet Echelle de la boîte de dialogue Paramètres du dessin) multipliée par le facteur d'échelle pour <a href="#">l'échelle d'annotation en cours</a> .
---------------------------------	--

---

**REMARQUE** Le paramètre Utiliser l'échelle d'annotation pour le symbole, et non la propriété d'annotation dans la définition de bloc symbolique, détermine si le symbole est annotatif (redimensionné en fonction de l'échelle d'annotation). Notez également que l'échelle des symboles schématiques correspond systématiquement à l'échelle d'annotation définie dans l'espace objet. Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Objets annotatifs](#) (page 916).

---

un facteur d'échelle que vous spécifiez	Sélectionnez Remplacer l'échelle, et pour chaque direction de coordonnées (X, Y et Z), entrez le facteur d'échelle à utiliser pour redimensionner le bloc. Une valeur supérieure à 1 agrandit le bloc. Une valeur entre 0 et 1 réduit le bloc.
---	--

Pour mettre à l'échelle le bloc de visualisation avec...	Action...
	<p><b>REMARQUE</b> Si vous sélectionnez à la fois cette option et Utiliser l'échelle d'annotation, le bloc est redimensionné à l'aide des facteurs d'échelle que vous entrez, puis le résultat est multiplié par le facteur d'échelle pour <a href="#">l'échelle d'annotation courante</a>.</p>
aucune échelle	Ne sélectionnez ni Utiliser l'échelle d'annotation, ni Remplacer l'échelle.

**10** Configurez les vues restantes comme décrit précédemment.

**11** Le cas échéant, vous pouvez cliquer sur Editeur avancé pour ajouter (ou supprimer) des vues dans la boîte de dialogue Vues.

**AVERTISSEMENT** La suppression des vues requiert une attention particulière. Si le dessin ne comporte aucune vue du style pour la représentation d'affichage et la direction de visualisation courantes, tous les objets qui utilisent le style ne s'affichent pas lorsque le dessin utilise cette représentation d'affichage et cette direction de visualisation.

Vous pouvez également utiliser la boîte de dialogue Vues pour spécifier les représentations d'affichage et les directions de visualisation selon lesquelles afficher le bloc de visualisation, même si en général ces paramètres sont configurés par défaut lorsque vous créez les blocs de visualisation.

**REMARQUE** Pour déterminer le bloc de visualisation à utiliser pour afficher un objet, le logiciel identifie la représentation d'affichage active (déterminée par la configuration d'affichage active) et la direction de visualisation active dans le dessin en cours, puis recherche une vue du style associé qui possède les mêmes représentation d'affichage et direction de visualisation spécifiées. Si une telle vue est trouvée, le bloc de visualisation associé est utilisé pour afficher l'objet. Si plusieurs vues existent, tous les blocs de visualisation associés sont utilisés pour afficher l'objet. Si aucune vue n'est trouvée, l'objet n'est pas affiché.

12 Cliquez deux fois sur OK.

## Configuration des connexions d'un style

Tous les objets AutoCAD MEP sont associés à une ou plusieurs connexions dynamiques (points de connexion) leur permettant de se raccorder de manière dynamique aux objets appropriés et de transmettre des informations comme la forme, la taille et le système. Certains objets, comme les prises de courant, requièrent une seule connexion. D'autres objets, comme les raccords de plomberie couvés, requièrent plusieurs connexions. Pour ajouter des connexions aux objets basés sur des styles, vous devez les ajouter aux styles associés à ces objets. Vous pouvez également supprimer des connexions des styles ou encore modifier leurs type et emplacement.


---

**REMARQUE** Pour plus d'informations sur la configuration des connexions pour les styles d'appareils et pour les styles de raccords de plomberie, avec leurs considérations uniques, consultez les rubriques [Configuration des connexions des styles d'appareil](#) (page 605) et [Connexions d'un style de raccord de plomberie](#) (page 813).


Pour plus d'informations sur la configuration des connexions de contenu basé sur des catalogues, comme les pièces à vues multiples et raccords pour les gaines, les tuyaux, les chemins de câbles et les tubes IRO, consultez la rubrique [Personnalisation de contenu basé sur un catalogue](#) (page 1075).

---

### Pour configurer les connexions d'un style

- 1 Ouvrez le dessin contenant le style voulu.
- 2 Ouvrez le style à modifier en effectuant l'une des opérations suivantes :
  - Cliquez sur l'onglet **Gérer** ► le groupe de fonctions **Style et affichage** ► **Gestionnaire des styles** . Dans le volet gauche, recherchez le style et sélectionnez-le.
  - Dans le dessin, sélectionnez un objet qui utilise le style, puis cliquez sur l'onglet du ruban contextuel de l'objet ► le groupe de fonctions **Général** ► la liste déroulante **Modifier le style** ► **Modifier le style**.

### 3 Cliquez sur l'onglet Connexions.





- 4 Dans le champ Description, indiquez un nom descriptif (par exemple, Air\_Supply).
- 5 Dans le champ Domaine, sélectionnez un domaine. Pour certains types de styles, un seul domaine est disponible.
- 6 Indiquez des valeurs dans les champs Point de connexion X, Y et Z ou cliquez sur Ajouter des centres à partir des blocs de visualisation de la vue de dessus pour créer une connexion centrée.

---

**AVERTISSEMENT** La modification des points de connexion des connexions et la suppression de connexions nécessitent une attention particulière. En effet, ces deux opérations affectent toutes les occurrences du style définies dans le dessin. Cette opération risque dès lors de couper la connectivité entre les différents objets.

---

7 Pour ajouter une connexion, cliquez sur , puis configurez les propriétés correspondantes.

8 Pour supprimer une connexion, sélectionnez-la, puis cliquez sur .

9 Cliquez sur OK.

## Configuration des propriétés d'affichage d'un style

En personnalisant les propriétés d'affichage d'un style (en d'autres termes, en appliquant un remplacement de style), vous pouvez contrôler la façon dont les objets d'équipement utilisant ce style s'affichent dans votre dessin. Vous pouvez modifier les propriétés d'affichage de chaque composant, comme la couleur ou le calque des connexions. Toutes les modifications que vous apportez affectent toutes les occurrences du contenu utilisant ce style.

Pour plus d'informations sur la façon dont l'affichage d'un objet est déterminé lorsque plusieurs types de remplacement d'affichage sont en vigueur, consultez la rubrique [Hiérarchie du contrôle d'affichage](#) (page 235).

### Pour configurer les propriétés d'affichage d'un style

1 Sélectionnez un objet dans le dessin, puis effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur l'onglet du ruban contextuel de l'objet ► le groupe de fonctions Général ► l'option Modifier le style.

---


**REMARQUE** Dans le groupe de fonctions Général, vous trouverez la liste déroulante Modifier le style de système disponible pour certains objets que vous pourrez ensuite ouvrir afin de sélectionner l'une des options de modification de style.

---

- Cliquez avec le bouton droit de la souris dans le dessin, puis choisissez l'option d'édition du style appropriée dans le menu contextuel.



2 Dans la boîte de dialogue Styles, cliquez sur l'onglet Propriétés d'affichage.



3 Configurez les propriétés d'affichage :

Pour...	Action...
modifier l'affichage des composants du style d'un objet, comme la visibilité, le calque ou la couleur	Sélectionnez la représentation d'affichage, cliquez sur Remplacement de style et modifiez les propriétés d'affichage du composant.
restaurer les paramètres par défaut de la représentation d'affichage	Cliquez sur Remplacement de style pour effacer le remplacement.
modifier les paramètres d'affichage spécifiques au style	Sélectionnez la représentation d'affichage, cliquez sur Modifier les propriétés d'affichage, puis sélectionnez l'onglet Autre pour apporter les modifications. Cet onglet est accessible uniquement

Pour...	Action...
	dans certaines représentations d'affichage.

4 Cliquez deux fois sur OK.

## Liaison de notes et de fichiers à un style

Les propriétés de style générales sont le nom, la description et les notes correspondantes. Vous pouvez utiliser les propriétés de style générales pour assigner des [informations du jeu de propriétés](#) aux objets de type pièces à vues multiples, auxquelles sont généralement associées des nomenclatures.

1 Sélectionnez un objet dans le dessin, puis effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur l'onglet du ruban contextuel de l'objet ► le groupe de fonctions Général ► l'option Modifier le style.


---

**REMARQUE** Dans le groupe de fonctions Général, vous trouverez la liste déroulante Modifier le style de système disponible pour certains objets que vous pourrez ensuite ouvrir afin de sélectionner l'une des options de modification de style.

---

- Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez l'option Editer le style dans le menu contextuel.

2 Dans la boîte de dialogue Styles, cliquez sur l'onglet Général.



3 Entrez un nom et une description.

---

**REMARQUE** Le nom est prédéfini par l'objet et doit être modifié avec précaution. Afin d'éviter toute confusion, évitez les doublons.

---

4 Cliquez sur Notes.

5 Dans la boîte de dialogue Notes, cliquez sur l'onglet Notes, puis tapez du texte.

Pour sélectionner toutes les notes, cliquez sur Tout sélectionner. Vous pouvez utiliser le menu contextuel pour accéder aux commandes Windows® standard Couper, Copier, Coller et Supprimer pour le texte sélectionné.

6 Cliquez sur l'onglet Documents de référence, puis entrez les informations de référence.

7 Cliquez sur Ajouter pour sélectionner une référence et entrer une description.

8 Cliquez sur Modifier pour modifier l'emplacement ou la description d'une référence.

**9** Cliquez sur Supprimer pour supprimer une référence de votre dessin.

**10** Cliquez sur OK.

La boîte de dialogue Notes se ferme et vous retournez dans la boîte de dialogue Styles.

**11** Cliquez sur Jeux de propriétés si cette option est disponible.

La boîte de dialogue de modification des données du jeu de propriétés s'affiche.

**12** Dans cette boîte de dialogue, configurez les jeux de propriétés pour le style.

## Copie de styles entre des dessins

Dans le gestionnaire des styles, vous pouvez copier un style d'un dessin à un autre en le faisant glisser et en le déposant dans le dessin de destination. Cela permet également de copier tous les blocs associés au style dans le dessin de destination.

Pour plus d'informations sur la copie des styles, consultez la rubrique Copie de styles entre des dessins dans l'aide d'AutoCAD Architecture.


## Styles de montée/descente

Dans un dessin, les symboles de montée et de descente permettent de représenter les segments et les raccords verticaux et d'indiquer les montées et les descentes d'élévation du positionnement. Dans AutoCAD MEP, une condition de montée existe si une extrémité non raccordée sur un segment ou un raccord orienté verticalement est visible dans la vue active. Une condition de descente existe si le segment ou le raccord est orienté verticalement, mais ne possède pas d'extrémité visible non raccordée. Les styles de montée/descente vous permettent de spécifier les symboles à utiliser dans les deux conditions (montée et descente).

Un style de montée/descente définit non seulement les symboles à utiliser, mais également les affichages 2D et 1D dans lesquels les utiliser. Pour les styles de montée/descente de gaine, vous pouvez également spécifier des symboles différents pour chaque forme de gaine et de raccord : circulaire, rectangulaire et ovale.


Les styles de montée/descente sont utilisés dans les vues orthogonales : Dessous, Gauche, Droite, Face et Arrière.

### Affichage 1D d'un tuyau




Vous pouvez [spécifier un style de montée/descente pour chaque système](#) d'un dessin. Par exemple, vous pouvez spécifier un style pour un système de soufflage et un autre pour un système de retour. Cela permet de différencier les systèmes visuellement, comme le montre la vue en plan suivante illustrant une gaine de soufflage et une gaine de retour, les deux dotées de composants verticaux.

### Longueur de gaine de soufflage



### Longueur de gaine de retour



### Création de blocs pour les symboles de montée et de descente

Avant de définir un style de montée/descente, vous devez créer des blocs AutoCAD qui représenteront les symboles de montée et de descente. Pour plus d'informations sur la création de blocs, voir Définition de blocs. Gardez les instructions suivantes à l'esprit lorsque vous créez les blocs :

- Les styles de montée/descente et, par conséquent, les blocs associés, doivent être présents dans le dessin en cours s'ils sont amenés à être utilisés. Cela signifie que vous devez soit créer les blocs et les styles directement dans

vos gabarits de dessin (généralement utilisés pour créer des dessins), soit les créer dans une [bibliothèque de contenu](#) (un fichier DWG), puis [les copier](#) dans vos gabarits de dessin.

- Avant de créer un bloc pour un symbole de montée, définissez la couleur, le type de ligne et l'épaisseur de ligne actifs sur DuBloc. Lors de l'insertion du bloc dans un dessin, les valeurs de ces propriétés dans le composant d'affichage Montée/Descente seront utilisées.
- Avant de créer un bloc pour un symbole de descente, définissez la couleur, le type de ligne et l'épaisseur de ligne actifs sur les valeurs souhaitées pour le symbole. Lors de l'insertion du bloc dans un dessin, les valeurs de ces propriétés sont extraites de la définition du bloc et toutes les valeurs de ces propriétés dans le composant d'affichage Montée/Descente sont ignorées.

---

**REMARQUE** Cette méthode de configuration des blocs pour les symboles de montée et de descente vous permet de spécifier différentes valeurs pour les propriétés d'affichage de chacun. Vous pouvez contrôler la visibilité des deux symboles à l'aide du paramètre Visibilité du composant d'affichage Montée/Descente.

---

- Vous pouvez créer un bloc de n'importe quelle taille. Une fois inséré dans un dessin, il est redimensionné afin que son étendue corresponde à une unité (par exemple, un pouce ou un millimètre). Il est ensuite redimensionné à nouveau conformément aux spécifications du style de montée/descente.
- Pour vous assurer que le symbole s'affiche à l'emplacement approprié par rapport à une présentation, spécifiez le centre du symbole comme point de base du bloc.
- Créez des blocs ovales en tant qu'ovales plats en vous aidant des blocs fournis avec le logiciel.

---

**IMPORTANT** Les packs de contenu fournis avec le logiciel comprennent tous un dessin de style contenant des définitions de système prédéfinies, plusieurs styles de montée/descente à utiliser avec les définitions de système et des blocs AutoCAD pris en charge pour les symboles de montée et de descente les plus fréquemment utilisés. Certains styles de montée/descente et certains blocs AutoCAD sont également disponibles dans les gabarits de dessin fournis avec le logiciel. Les symboles par défaut des nouveaux styles de montée/descente utilisent ces blocs AutoCAD. Pour déterminer l'étendue des blocs afin de prendre en charge la mise à l'échelle appropriée, les blocs des affichages 2D proposent une géométrie supplémentaire sur les calques imbriqués, non utilisés pour le traçage et gelés.


---

## Définition des styles de montée/descente

Un style de montée/descente définit les symboles à utiliser dans les affichages 1D et 2D des conditions de montée et de descente sur les segments et les raccords.

Vous pouvez définir les types de styles de montée/descente suivants : gaine, tuyau, chemin de câbles, tube IRO et plomberie. Les styles de montée/descente de la gaine vous permettent de spécifier des symboles pour différentes formes : circulaire, rectangulaire et ovale. Vous pouvez également spécifier l'affichage ou non d'un symbole de montée ou de descente si une gaine ou un tuyau se trouve sous une pièce à vues multiples, ou encore si une gaine verticale dispose d'une extrémité.


### Pour définir un style de montée/descente

- 1 Le cas échéant, créez les blocs AutoCAD à utiliser par les symboles dans un style de montée/descente. Pour plus d'instructions, consultez la rubrique [Styles de montée/descente](#) (page 1024).
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer** ► le groupe de fonctions **Style** et **affichage** ► **Gestionnaire des styles** .
- 3 Dans le volet gauche, développez le dossier des objets approprié (par exemple, le dossier **Objets de tuyauterie**).
- 4 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Styles de montée/descente** et choisissez **Nouveau**.
- 5 Entrez le nom du nouveau style, puis appuyez sur la touche **ENTREE**.
- 6 Sélectionnez le nouveau style.
- 7 Entrez la description du style dans le champ correspondant.

8 Le cas échéant, [attachez des notes ou des documents de référence au style](#).

9 Cliquez sur l'onglet Montée/Descente.

**Onglet Montée/Descente dans un exemple de style de montée/descente de tuyau**



Le volet supérieur répertorie les symboles par défaut qui seront créés par le logiciel pour le nouveau style. Les propriétés du symbole sélectionné s'affichent dessous.



---

**IMPORTANT** Pour simplifier le processus de configuration des symboles d'un style de montée/descente, il est recommandé de reconfigurer comme il convient les symboles par défaut, sans les supprimer. En effet, ces derniers constituent le jeu minimal de symboles de montée et de descente requis pour toutes les conditions de montée et de descente possibles dans les affichages 1D et 2D. Sans ce jeu minimal de symboles, le style est incorrect. Par exemple, un style de montée/descente de tuyau n'est pas correct sans les symboles suivants : montée 2D, descente 2D, montée 1D, descente 1D et descente 1D pour les tés et les piquages uniquement. De même, un style de montée/descente de plomberie n'est pas correct sans les symboles suivants : montée et descente.

---

- 10** Sélectionnez le numéro du symbole à configurer.
- 11** Pour Nom, entrez un nom descriptif qui identifie le contexte dans lequel le symbole sera utilisé.
- 12** Sélectionnez la représentation d'affichage dans laquelle le symbole sera affiché dans le champ approprié.  
Pour un affichage 2D, sélectionnez une représentation d'affichage Plan ou 2D. Pour un affichage 1D, sélectionnez une représentation d'affichage 1D.
- 13** Pour Bloc, sélectionnez le bloc AutoCAD (défini dans le dessin en cours) qui représente le symbole.
- 14** Pour afficher les traits d'axe sur le symbole, pour Bloc de trait d'axe, sélectionnez le bloc AutoCAD (défini dans le dessin en cours) qui représente les traits d'axe.  
Une image d'aperçu du symbole, définie par les blocs sélectionnés, s'affiche sur la droite.
- 15** Si le style de montée/descente est destiné aux gaines et aux raccords de gaines, sous Forme, sélectionnez la forme à laquelle affecter au symbole.
- 16** Sous Montée/Descente, sélectionnez une option de montée ou de descente, comme décrit ci-après :

---

Sélection	Affichage du dessin actif
Afficher la montée sous les pièces à vues multiples	symbole de montée sous une pièce à vues multiples.

---

Sélection	Affichage du dessin actif
Afficher la montée sous les extrémités	symbole de montée sous une extrémité.
Afficher la descente sous les coudes	symbole de descente sous un coude avec une connexion inclinée vers le bas.
Afficher la descente sous les extrémités	symbole de descente sous une extrémité.
Afficher la descente sous les pièces à vues multiples	symbole de descente sous une pièce à vues multiples.
Tés/Piquages en descente uniquement	symbole de descente utilisé uniquement pour représenter les tés et les piquages dans un affichage 1D.

**REMARQUE** Dans les affichages 1D, qui n'affichent pas le contour d'un objet, cela permet d'identifier le symbole approprié à utiliser pour les tés et les piquages dans des conditions de descente.

17 Sous Mise à l'échelle, spécifiez le redimensionnement du bloc symbolique :

Pour mettre à l'échelle le bloc symbolique...	Action...
en fonction du diamètre réel (affichages 2D) ou nominal (affichages 1D) du segment ou du raccord	Désactivez Utiliser l'échelle d'annotation et Remplacer l'échelle.
en fonction de l'échelle d'annotation en cours	Sélectionnez Utiliser l'échelle d'annotation. Cette opération met à l'échelle le bloc selon la taille de tracé d'annotation (spécifiée sur l'onglet Echelle de la boîte de dialogue Paramètres du dessin) multipliée par le

Pour mettre à l'échelle le bloc symbolique...	Action...
	<p>facteur d'échelle pour <a href="#">l'échelle d'annotation en cours</a>.</p> <hr/> <p><b>REMARQUE</b> Le paramètre Utiliser l'échelle d'annotation pour le symbole, et non la propriété d'annotation dans la définition de bloc symbolique, détermine si le symbole est annotatif (redimensionné en fonction de l'échelle d'annotation).</p>
en fonction d'un facteur d'échelle que vous spécifiez	<p>Sélectionnez Remplacer l'échelle, et pour chaque direction de coordonnées (X, Y et Z), entrez le facteur d'échelle à utiliser pour redimensionner le bloc.</p> <hr/> <p><b>REMARQUE</b> Si vous sélectionnez à la fois cette option et Utiliser l'échelle d'annotation, le bloc est redimensionné à l'aide des facteurs d'échelle que vous entrez, puis le résultat est multiplié par le facteur d'échelle pour <a href="#">l'échelle d'annotation en cours</a>.</p>

Lorsque le bloc symbolique est inséré dans un dessin, il est d'abord mis à l'échelle afin que son étendue corresponde à une unité (par exemple, un pouce ou un millimètre), puis redimensionné à nouveau conformément à votre sélection.

- 18** Pour mettre à l'échelle le bloc du trait d'axe par rapport au bloc symbolique, entrez le facteur d'échelle dans la zone Facteur d'échelle du bloc de trait d'axe.

Par exemple, pour que le bloc du trait d'axe ait la même taille que le bloc symbolique, entrez 1. Pour qu'il soit 50 % plus grand que le bloc symbolique redimensionné, entrez 1.5.

---

**CONSEIL** L'image d'aperçu est mise à jour dynamiquement afin de vous aider à définir le facteur d'échelle voulu pour le bloc du trait d'axe.

---

- 19 Sélectionnez le symbole suivant et configurez-le en suivant la même procédure.
- 20 Pour ajouter d'autres représentations graphiques de montée ou de descente, cliquez sur Ajouter et configurez un autre symbole à afficher dans une condition de montée ou de descente précise.
- 21 Pour supprimer un symbole, cliquez sur Supprimer.

---

**REMARQUE** Dans un dessin, les propriétés d'affichage du bloc symbolique (y compris sa visibilité) sont déterminées par les paramètres du composant d'affichage Montée/Descente pour la représentation d'affichage en cours. De même, les propriétés d'affichage du bloc de trait d'axe sont déterminées par le composant d'affichage Trait d'axe. Ceci vous permet de spécifier différentes propriétés d'affichage pour les symboles et leurs traits d'axe. Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres d'affichage, consultez la rubrique [Modes d'affichage dans AutoCAD MEP](#) (page 225).

---

## Styles de connexions

Les styles de connexions spécifient les règles qui déterminent dans quelles circonstances les connexions sont autorisées entre différents objets d'équipement. Les règles déterminent si les connexions sont autorisées en comparant des propriétés spécifiques. Par exemple, lorsque vous raccordez 2 segments, vous vérifiez généralement qu'ils sont de la même taille.

AutoCAD MEP comprend les styles de connexions suivants :


- Chemin de câbles
- Tube IRO
- Equipement électrique
- Chauffage, ventilation, climatisation
- Tuyau
- Schématique

---

**IMPORTANT** Il est recommandé de conserver la configuration par défaut des styles de connexions. Le logiciel risque de ne pas fonctionner correctement si vous modifiez les styles.

---

**Pour vérifier les règles de style de connexion :**

- 1 Cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► Gestionnaire des styles .
- 2 Développez le dossier Objets multifonctions, puis l'entrée Styles de connexion.
- 3 Sélectionnez un style de connexion dans le volet gauche.
- 4 Dans le volet droit, cliquez sur l'onglet Règles et vérifiez les règles de style de connexion.

## Catégorisation de contenu basé sur le style

Vous pouvez créer des catégories pour le contenu lié basé sur le style dans les dessins situés dans les [emplacements de contenu basé sur le style par défaut](#). Comme ces dessins contiennent généralement un grand nombre de styles, leur catégorisation permet aux utilisateurs de les rechercher plus facilement.

## Création des catégories dans AutoCAD MEP


Vous pouvez créer des catégories pour différents objets MEP (par exemple, des appareils, des tableaux de distribution, des symboles schématiques et des raccords de plomberie). La procédure suivante décrit la création d'une catégorie pour un style de raccord de plomberie.

---


**REMARQUE** Cette procédure est similaire pour la création des autres types de catégories dans AutoCAD MEP.

---

**Pour catégoriser les raccords de plomberie**

- 1 Cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► Gestionnaire des styles .
- 2 Développez le noeud Objets spécifique dans le volet gauche. Dans cet exemple, développez le noeud Objets de plomberie.

- 3 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la catégorie souhaitée (en l'occurrence Catégories de raccords de plomberie). Cliquez ensuite sur Nouveau.



- 4 Entrez un nom pour la nouvelle catégorie et appuyez sur la touche *ENTREE*.

- 5 Dans le volet droit, cliquez sur l'onglet Raccords de plomberie.

---

**REMARQUE** Le nom de l'onglet dépend directement de la catégorie sélectionnée précédemment. Dans cet exemple, cet onglet s'intitule Raccords de plomberie.

---

- 6 Cliquez sur Ajouter pour ajouter un style à la nouvelle catégorie. Recommencez la procédure pour ajouter d'autres styles.

- 7 Pour supprimer une catégorie, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de cette catégorie dans le volet gauche de la fenêtre, puis choisissez Purger.

---

**REMARQUE** La suppression d'une catégorie supprime également les références aux styles qu'elle contient. Les styles eux-mêmes ne sont pas supprimés.

---

## Personnalisation du contenu des appareils

Cette section fournit des informations sur différents outils de conversion qui permettent de créer du contenu pour les appareils.

Pour plus d'informations sur la création manuelle d'un contenu basé sur des styles, consultez la rubrique [Processus de création de contenu basé sur un style](#) (page 1001).

## Conversion des blocs et des pièces en appareils

Vous pouvez convertir un bloc AutoCAD, un bloc à vues multiples ou une pièce à vues multiples en appareil. Comme les appareils sont des objets basés sur des styles et comme ce type d'objet est défini par un style, cette opération crée également un style d'appareil associé.


### Pour convertir un bloc ou une pièce en appareil

1 Sélectionnez le bloc AutoCAD, le bloc à vues multiples ou la pièce à vues multiples à convertir en appareil.

Vous pouvez sélectionner un bloc ou une pièce dans le dessin en cours ou dans un de ses [dessins référencés](#) (Xréfs).

2 Cliquez sur l'onglet Equipement ► le groupe de fonctions

Modifier ► Convertir en appareil 




3 Dans la boîte de dialogue Conversion d'appareils - Comportement, pour Nom, entrez un nom unique pour l'appareil et pour Type, sélectionnez le type d'appareil à créer.

---

**CONSEIL** La propriété Type de l'appareil peut se révéler utile lorsque vous devez modifier plusieurs objets du même type. Elle vous permet de sélectionner rapidement tous les objets du dessin, puis d'utiliser une commande de modification (par exemple LIGHTINGMODIFY) pour modifier uniquement les objets d'un type précis.

---

4 Pour Identificateur de calque, cliquez sur  et choisissez l'identificateur de calque à associer à l'appareil, puis cliquez sur OK.

La liste des identificateurs de calque disponibles dépend de la norme de calque et du style d'identificateur de calque spécifié pour le dessin en cours. Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Spécification de la norme de calque et du style d'identificateur de calque](#) (page 223).

---


**REMARQUE** Lorsque vous créez un appareil et un style d'appareil associé en suivant cette procédure, l'identificateur de calque défini pour chaque appareil détermine également l'identificateur de calque défini dans le style d'appareil. Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Normes de calques AutoCAD MEP](#) (page 219).

---

5 Cliquez sur Supprimer l'objet d'origine pour remplacer l'ancien objet par celui qui vient d'être converti.





6 Cliquez sur Suivant.




7 Spécifiez les valeurs pour les connexions électriques de l'appareil :

Pour...	Action...
entrer une description pour la connexion	Tapez le texte dans la colonne Valeur de la ligne Description. Utilisez une phrase permettant d'identifier l'élément représenté par la connexion (par exemple, Alimentation normale).
spécifier un type de circuit pour la connexion	Sélectionnez un type de système pour Type de système.  <b>REMARQUE</b> Si vous choisissez Alimentation et éclairage, vous pouvez configurer d'autres propriétés de connexion, comme la tension et la charge.
centrer la connexion sur l'appareil	Cliquez sur Ajouter des centres à partir des blocs de visualisation de la vue de dessus.

Pour...	Action...
spécifier les valeurs X, Y et Z pour la connexion	Tapez les valeurs pour Point de connexion X, Point de connexion Y et Point de connexion Z.
ajouter une connexion	Cliquez sur  .
supprimer une connexion	Sélectionnez la connexion, puis cliquez sur  .

Pour plus d'informations sur les propriétés des connexions, consultez la rubrique [Configuration des connexions d'un appareil](#) (page 652).

- 8 Si le logiciel ne trouve aucun autre bloc ou aucune autre pièce du même type que celui que vous convertissez, cliquez sur Terminé pour convertir l'objet. Sinon, cliquez sur Suivant.
- 9 Pour convertir les autres blocs ou pièces en appareils possédant les mêmes propriétés, sélectionnez Appliquer toutes les références supplémentaires au bloc sélectionné dans le dessin, puis cliquez sur Terminé.



A l'aide des paramètres que vous avez spécifiés et avec le bloc AutoCAD ou le bloc de visualisation actuellement assigné au bloc

à vues multiples ou à la pièce à vues multiples, le logiciel crée un style d'appareil et un appareil. Toutefois, le style d'appareil contient d'autres paramètres que vous pouvez également configurer. Par exemple, vous pouvez sélectionner une méthode de nettoyage des fils différente de celle par défaut. Vous pouvez également modifier les [définitions de visualisation](#) par défaut. Pour plus d'informations sur la configuration des styles d'appareils, voir :

- [Configuration du style d'appareil](#) (page 604)
- [Configuration des styles](#) (page 1007)

---

**CONSEIL** Lorsque vous avez configuré l'appareil et le style d'appareil avec les paramètres appropriés, vous pouvez créer un outil à partir de l'appareil en le faisant glisser dans la palette d'outils. Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Création d'outils pour le contenu basé sur des styles](#) (page 1326).

---

## Conversion des styles d'appareils en blocs

Vous pouvez convertir un jeu de styles d'appareils en leurs composants individuels : les paramètres de style et les blocs AutoCAD® utilisés par les vues des styles. Le processus de conversion génère les éléments suivants :

- Un jeu de dessins contenant des blocs AutoCAD. Le processus crée un dessin par bloc de visualisation et par style de sorte que chaque dessin contient une seule définition de bloc.
- Un script de conversion de l'appareil, ou fichier CCF (fichier de contenu personnalisé, Custom Content File), qui contient les paramètres de style. Ce script contient non seulement les valeurs des paramètres de style, mais également les chemins d'accès aux dessins obtenus contenant les blocs AutoCAD.

Cette conversion est particulièrement utile à la personnalisation de styles d'appareils existants. Vous allez convertir des styles d'appareils en composants individuels associés, personnaliser ces composants (blocs et paramètres de style du script), puis utiliser le script modifié pour convertir les blocs modifiés en nouveaux styles d'appareils.


---


**REMARQUE** Ce processus de conversion produit uniquement le résultat spécifié précédemment. Vos dessins de style d'appareil d'origine demeurent intacts.

---

### Pour convertir un jeu de styles d'appareils en blocs individuels

1 Cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Contenu

MEP ►  ► Décomposition d'appareils .



2 Dans la boîte de dialogue Décomposition d'appareils, pour Fichier à décomposer, sélectionnez le dessin (fichier DWG) contenant les styles d'appareils à convertir :

Pour...	Action...
convertir les styles d'appareils dans le dessin actif ouvert dans AutoCAD MEP	Cliquez sur Dessin en cours.
convertir les styles d'appareils dans un dessin stocké localement sur votre ordinateur	Cochez le bouton radio en regard du chemin d'accès au fichier, cliquez sur Parcourir, sélectionnez le dessin, puis cliquez sur Ouvrir.

3 Pour Chemin du bloc, cliquez sur Parcourir, puis sélectionnez le dossier dans lequel placer les dessins qui contiennent les blocs

AutoCAD utilisés par les vues des styles d'appareils. Cliquez sur OK.

Si le dossier sélectionné contient déjà des dessins, le système vous demandera si vous souhaitez remplacer les dessins du même nom lors de la conversion.

---

**REMARQUE** Comme tous les blocs AutoCAD®, les blocs des dessins générés sont stockés dans une zone de données invisible appelée table de définition des blocs. Pour plus d'informations, voir Mode de stockage et de référencement des blocs.

---

4 Pour Chemin du script, cliquez sur Parcourir, puis sélectionnez le nom de fichier du script de conversion de l'appareil à créer :

Pour...	Action...
créer un script	Spécifiez l'emplacement du nouveau script dans la boîte de dialogue Sélectionner un fichier, entrez un nom, puis cliquez sur Enregistrer.
remplacer le contenu d'un script existant	Sélectionnez le dessin dans la boîte de dialogue Sélectionner un fichier, cliquez sur Enregistrer, puis sur Oui pour confirmer que le contenu du dessin peut être remplacé.

5 Cliquez sur Décomposer.

Le logiciel convertit les styles d'appareils en blocs utilisés par les vues de style et génère un script associé en fonction des définitions de styles.

---

**REMARQUE** Comme un style d'appareil indique uniquement les positions des connexions, et non la méthode avec laquelle elles ont été spécifiées à l'origine, le script définit la valeur par défaut de la propriété Placement de la connexion de toutes les connexions sur Spécifier. Par conséquent, avant de réutiliser le script de conversion pour créer des styles d'appareils, vous devrez peut-être modifier ces valeurs.

---

Vous pouvez maintenant modifier les blocs et le script, puis les utiliser pour créer des styles d'appareils en fonction de vos modifications. Pour plus

d'informations, consultez la rubrique [Conversion des blocs en styles d'appareils](#) (page 1042).

## Conversion des blocs en styles d'appareils



Vous pouvez convertir un jeu de blocs AutoCAD® en styles d'appareils. Le processus de conversion génère un dessin (fichier DWG) qui contient les styles d'appareils.


Vous pouvez utiliser ce processus dans un ou deux cas. En premier lieu, lorsque vous voulez créer des styles d'appareils à l'aide des blocs présents dans vos bibliothèques de blocs existantes. Au cours de ce processus, vous devez créer un script de conversion de l'appareil qui contient les paramètres de style à utiliser pour créer les styles d'appareils.

En second lieu, après avoir converti un jeu de styles d'appareils existants en composants individuels et personnalisé ces composants, pour créer des styles d'appareils en fonction de ces personnalisations. Dans ce cas, le script de conversion existe déjà et vous pouvez le personnaliser et le réutiliser.

Quel que soit le cas de figure, vous utilisez un seul script pour créer un dessin contenant des styles d'appareils. Par exemple, vous utilisez un script pour créer un dessin contenant des styles personnalisés pour les prises de courant.

## Pour convertir un jeu de blocs en styles d'appareils

- 1 Cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Contenu MEP ►  ► Conversion d'appareils en différé .



- 2 Dans la boîte de dialogue Conversion d'appareils en différé, sous Fichier du script de conversion, pour Chemin, spécifiez le script de conversion de l'appareil (fichier CCF) à utiliser pour convertir les blocs en styles d'appareils.

Le script de conversion contient les paramètres de style d'appareil, ainsi que les références aux dessins contenant les blocs AutoCAD® à utiliser pour les vues de style.

Pour...	Action...
créer un script	Cliquez sur Créer, puis créez le script à l'aide de la boîte de dialogue Script de conversion de l'appareil. Pour plus d'informations, consultez la rubrique <a href="#">Création de scripts de conversion de l'appareil</a> (page 1045).

Pour...	Action...
utiliser un script existant, comme une version personnalisée d'un script généré par la <a href="#">conversion de styles d'appareils existants en blocs</a> .	<p>Cliquez sur Parcourir, sélectionnez le script et cliquez sur Ouvrir.</p> <hr/> <p><b>REMARQUE</b> Pour modifier le script avant de l'utiliser, cliquez sur Modifier, puis apportez vos changements dans la boîte de dialogue Modification du script de l'appareil. Pour plus d'informations, consultez la rubrique <a href="#">Modification de scripts de conversion de l'appareil</a> (page 1048).</p>

**3** Pour Fichier de l'appareil, cliquez sur Parcourir et spécifiez le dessin (fichier DWG) qui doit contenir les nouveaux styles d'appareils :

Pour...	Action...
créer le dessin	Spécifiez l'emplacement du nouveau dessin dans la boîte de dialogue Sélectionner un fichier, entrez un nom, puis cliquez sur Enregistrer.
remplacer le contenu d'un dessin existant	Sélectionnez le dessin dans la boîte de dialogue Sélectionner un fichier, cliquez sur Enregistrer, puis sur Oui pour confirmer que le contenu du dessin peut être remplacé.

**4** Cliquez sur Générer.

Le logiciel crée les styles d'appareils à l'aide du script de conversion et les définitions de blocs à l'aide des dessins référencés.

---

**IMPORTANT** Pour apporter des modifications aux nouveaux styles d'appareils, modifiez le script de conversion et recommencez le processus de conversion pour appliquer ces modifications. Si vous apportez ces modifications en utilisant le gestionnaire des styles à la place, elles seront écrasées si vous relancez par la suite le processus de conversion.

---

**5** Si des erreurs se produisent au cours du processus, cliquez sur Journal pour les afficher. Sinon, cliquez sur Fermer.



## Création de scripts de conversion de l'appareil

Un script de conversion de l'appareil dans un fichier CCF contient les informations suivantes :



- Les valeurs des paramètres de style d'appareil
- Des références aux dessins contenant des blocs AutoCAD®

Le logiciel utilise à la fois le script et les blocs pour créer les styles d'appareils et leurs vues associées.


Si vous créez un jeu de styles d'appareils à l'aide des blocs de vos bibliothèques de blocs existantes, vous devez créer un script de conversion. Si vous personnalisez un jeu de styles d'appareils existant, vous possédez déjà un script résultant de la conversion des styles existants en composants individuels associés et vous pouvez modifier ce script à la place.

### Pour créer un script de conversion de l'appareil

1 Cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Contenu

MEP ►  ► Conversion d'appareils en différé .

2 Dans la boîte de dialogue Conversion d'appareils en différé, sous Fichier du script de conversion, cliquez sur Créer.



3 Dans la boîte de dialogue Script de conversion de l'appareil, sous Convertir, spécifiez le ou les fichiers qui contiennent les blocs à convertir en styles d'appareils :


Pour...	Action...
convertir les blocs dans un seul dessin	Cliquez sur Dessin, puis sur Parcourir, sélectionnez le dessin et cliquez sur Ouvrir.
convertir les blocs dans tous les dessins d'un dossier	Cliquez sur Dossier, puis sur Parcourir, sélectionnez le dossier et cliquez sur OK.

4 Sous Gabarit de conversion, pour Chemin, spécifiez le gabarit de conversion, ou fichier CCT (gabarit de contenu personnalisé, Custom Content Template) à utiliser pour créer le script de conversion :

**REMARQUE** Grâce au gabarit de conversion, vous pouvez spécifier les valeurs par défaut des paramètres dans votre script de conversion. Une fois le script créé, vous pouvez personnaliser les paramètres comme vous le souhaitez.

Pour...	Action...
créer un gabarit	Cliquez sur Créer. Dans la zone Ouvrir un fichier, spécifiez l'emplacement du nouveau gabarit, puis tapez un nom de fichier. Cliquez sur Enregistrer. Dans la boîte de dialogue Gabarit de conversion, indiquez les valeurs des paramètres du gabarit. Cliquez sur Fermer pour revenir à la boîte de dialogue Script de conversion de l'appareil.

Pour...	Action...
utiliser un gabarit existant	<p>Cliquez sur Parcourir. Dans la zone Ouvrir un fichier, sélectionnez le gabarit existant et cliquez sur Ouvrir.</p> <p><b>REMARQUE</b> Pour modifier le gabarit avant de l'utiliser, cliquez sur Modifier. Dans la boîte de dialogue Gabarit de conversion, modifiez les valeurs des paramètres du gabarit. Cliquez sur Fermer pour revenir à la boîte de dialogue Script de conversion de l'appareil.</p>



5 Dans la boîte de dialogue Script de conversion de l'appareil, sous Script de conversion, cliquez sur Parcourir et spécifiez

l'emplacement du fichier CCF à créer pour ce script de conversion :

Pour...	Action...
créer un script de conversion	Spécifiez l'emplacement du nouveau script dans la boîte de dialogue Sélectionner un fichier, entrez un nom, puis cliquez sur Enregistrer.
remplacer le contenu d'un script existant	Sélectionnez le script existant dans la boîte de dialogue Sélectionner un fichier, cliquez sur Enregistrer, puis sur Oui pour confirmer que le contenu du script peut être remplacé.

**6** Cliquez sur Générer.

**7** Une fois le script créé, cliquez sur Fermer pour revenir à la boîte de dialogue Conversion d'appareils en différé et créer les styles d'appareils.

Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Conversion des blocs en styles d'appareils](#) (page 1042).


## Modification de scripts de conversion de l'appareil

Au cours du processus de conversion des blocs en styles d'appareils, vous devez peut-être modifier le script de conversion de l'appareil que vous utilisez.

Si le script de conversion a été initialement généré par le logiciel à la suite de la conversion des styles d'appareils existants en blocs, il ne prend pas en compte les personnalisations que vous souhaitez. Vous devez donc modifier ce script avant de l'utiliser pour convertir les blocs en nouveaux styles d'appareils.

Si vous avez créé le script de conversion, vous pouvez modifier un ou plusieurs de ses paramètres avant de relancer le processus de conversion. Vous pouvez également modifier les paramètres à l'aide du gestionnaire des styles. Néanmoins, les changements apportés seront écrasés si vous relancez le processus de conversion.

Vous pouvez modifier un script de conversion de l'appareil à l'aide de la boîte de dialogue Modifier le script de l'appareil.



Les paramètres affichés dans cette boîte de dialogue sont différents si vous avez sélectionné un style d'appareil, une vue d'appareil ou une connexion dans la table. Par exemple, dans les images suivantes, vous pouvez voir que les noms des en-têtes changent en fonction de l'objet sélectionné.

#### Style sélectionné

	Nom du style	Type	Catégorie	Masquage	Identifi...	
	12 Long Simple	Eclairage		Géométrie du tracé	D	...
	AECBE_FLSI_12_LONG_M		...	Model	Yes	No
	AECBE_FLSI_12_LONG_P		...	Plan	Yes	Yes
		Specify	0.000000	0.000000	0.000000	Alimentati
	AECBE_FLSI_12_LONG_P		...	Reflected	Yes	Yes

#### Vue sélectionnée



	Nom du bloc	Bloc source	Représentatio...	Nom de la vue	Vue de ...	Vue de dé
	12 Long Simple	Eclairage		Géométrie du tracé	D	...
	AECBE_FLSI_12_LONG_M		...	Model	Yes	No
	AECBE_FLSI_12_LONG_P		...	Plan	Yes	Yes
		Specify	0.000000	0.000000	0.000000	Alimentati

#### Connexion sélectionnée

	Description de la connexion	Positionnem...	Positionneme...	Positionnement Y	Positio...	Type de s
	12 Long Simple	Eclairage		Géométrie du tracé	D	...
	AECBE_FLSI_12_LONG_M		...	Model	Yes	No
	AECBE_FLSI_12_LONG_P		...	Plan	Yes	Yes
		Specify	0.000000	0.000000	0.000000	Alimentati
	AECBE_FLSI_12_LONG_P		...	Reflected	Yes	Yes



## Pour modifier un script de conversion de l'appareil



1 Cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Contenu

MEP ►  ► Conversion d'appareils en différé .

2 Dans la boîte de dialogue Conversion d'appareils en différé, sous Fichier du script de conversion, pour Chemin, spécifiez le script de conversion de l'appareil à utiliser pour convertir les blocs en styles d'appareils. Cliquez ensuite sur Modifier.

3 Dans la boîte de dialogue Modifier le script de l'appareil, modifiez le script comme suit :

Pour...	Action...
modifier un style d'appareil	Sélectionnez le style et modifiez ses propriétés à l'aide des options disponibles.
ajouter un style d'appareil	Cliquez sur  , sélectionnez le nouveau style, puis modifiez ses propriétés.
modifier une vue pour un style d'appareil	Sélectionnez la vue et modifiez ses propriétés à l'aide des options disponibles. Par exemple, vous pouvez spécifier un bloc AutoCAD® source différent pour la vue. Pour cela, vous pouvez modifier la définition du bloc dans le dessin spécifié dans la propriété Bloc source ou spécifier le chemin d'accès au fichier d'un autre dessin.
ajouter une vue à un style d'appareil	Sélectionnez le style auquel ajouter la vue et cliquez sur  . Sélectionnez la vue et modifiez ses propriétés.

Pour...	Action...
modifier une connexion pour un style d'appareil	Sélectionnez la connexion et modifiez ses propriétés à l'aide des options disponibles.
	<p><b>REMARQUE</b> Si vous utilisez un script généré avec la commande <a href="#">Décomposer des appareils</a>, vous devrez peut-être spécifier une valeur pour la propriété Placement de la connexion de certaines connexions. Le script définit par défaut cette propriété sur Spécifier. Vous pouvez sélectionner :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Spécifier, puis taper les coordonnées X, Y et Z.</li> <li>■ Centre pour placer la connexion au centre du bloc de visualisation.</li> <li>■ Insérer pour placer la connexion au point d'insertion du bloc de visualisation.</li> <li>■ Noeud pour placer une connexion sur chaque point AutoCAD du bloc de visualisation.</li> </ul>
ajouter une connexion à un style d'appareil	Sélectionnez la vue à laquelle ajouter la connexion et cliquez sur  . Sélectionnez la connexion et modifiez ses propriétés.
supprimer un style d'appareil, une vue ou une connexion	Sélectionnez le style, la vue ou la connexion et cliquez sur  .


Pour vous aider dans le processus de modification du script, les sections suivantes identifient les endroits où vous configurez les mêmes propriétés des styles d'appareils dans l'interface utilisateur. Pour plus d'informations sur les paramètres des styles d'appareils, voir [Configuration du style d'appareil](#) (page 604) et [Configuration des styles](#) (page 1007).

4 Cliquez sur Fermer pour enregistrer vos modifications et revenir à la boîte de dialogue Conversion d'appareils en différé pour créer les styles d'appareils.

Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Conversion des blocs en styles d'appareils](#) (page 1042).


### Propriétés des styles

La propriété Nom du style du script de conversion de l'appareil s'affiche dans l'onglet Général du gestionnaire des styles. Dans l'onglet, cette propriété s'appelle Nom.



Les propriétés Type, Identificateur de calque et Masquage du script s'affichent dans l'onglet Règles de conception du gestionnaire des styles. Dans l'onglet, la propriété Masquage s'appelle Nettoyage de fils.






La propriété Catégorie du script ne s'affiche pas dans le gestionnaire des styles. Les catégories d'appareils vous permettent de regrouper les appareils (styles d'appareils) dans la fiche de travail Sélectionner un appareil et de rechercher les appareils disponibles plus facilement. Vous pouvez créer et gérer les différentes catégories d'appareils directement dans la fiche de travail. Pour plus d'informations, voir [Création des catégories dans AutoCAD MEP](#).

Si vous entrez un nom dans la propriété Catégorie du script de conversion de l'appareil, le logiciel ajoute l'appareil (style d'appareil) à la catégorie. Si la catégorie n'existe pas, elle est créée dans le dessin du style.

### Propriétés des vues


Les propriétés des vues du script de conversion de l'appareil s'affichent dans l'onglet Vues du gestionnaire des styles. Dans l'onglet, la propriété Vue d'annotation s'appelle Bloc d'annotation.



La propriété Bloc source du script ne s'affiche pas dans l'onglet. Lorsque vous créez une vue de style dans le gestionnaire des styles, vous ne spécifiez pas le chemin d'accès au dessin contenant le bloc AutoCAD source, car seul le dessin en cours est disponible pour cette opération.

### Propriétés des connexions

Les propriétés des connexions inscrites dans le script de conversion de l'appareil s'affichent dans l'onglet Connexions du gestionnaire des styles. Dans l'onglet, la propriété Type de connexion s'appelle Type de système.



La propriété Placement de la connexion du script ne s'affiche pas dans l'onglet. Dans le gestionnaire des styles, vous ne pouvez spécifier la position d'une connexion qu'en entrant ses coordonnées X, Y et Z ou en plaçant la connexion au centre du bloc à l'aide des options visibles sur l'image.

## Personnalisation du contenu des symboles schématiques

Cette section fournit des informations sur différents outils de conversion qui permettent de créer du contenu pour les connexions.

Pour plus d'informations sur la création manuelle de contenu basé sur le style, voir [Processus de création de contenu basé sur un style](#) (page 1001).

## Conversion des styles de symboles schématiques en blocs

Vous pouvez convertir un jeu de styles de symboles schématiques en composants individuels : les paramètres de style et les blocs AutoCAD® utilisés par les vues de style. Le processus de conversion génère les éléments suivants :

- Un jeu de dessins contenant des blocs AutoCAD. Le processus crée un dessin par bloc de visualisation et par style de sorte que chaque dessin contient une seule définition de bloc.
- Un script de conversion des symboles, ou fichier CCF (fichier de contenu personnalisé, Custom Content File), qui contient les paramètres de style. Ce script contient non seulement les valeurs des paramètres de style, mais également les chemins d'accès aux dessins obtenus contenant les blocs AutoCAD.

Cette conversion est particulièrement utile à la personnalisation de styles de symboles schématiques existants. Vous allez convertir des styles en composants individuels associés, personnaliser ces composants (blocs et paramètres de style du script), puis utiliser le script modifié pour convertir les blocs modifiés en nouveaux styles.



---


**REMARQUE** Ce processus de conversion produit uniquement le résultat spécifié précédemment. Vos dessins de style de symboles schématiques d'origine demeurent intacts.

---

## Pour convertir un jeu de styles de symboles schématiques en blocs individuels

1 Cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Contenu

MEP ►  ► Décomposer des symboles .



2 Dans la boîte de dialogue Décomposer des symboles, pour Fichier à décomposer, sélectionnez le dessin (fichier DWG) contenant les styles de symboles schématiques à convertir :

Pour...	Action...
convertir les styles de symboles schématiques dans le dessin en cours ouvert dans AutoCAD MEP	Cliquez sur Dessin en cours.
convertir les styles de symboles schématiques dans un dessin stocké localement sur votre ordinateur	Cochez le bouton radio en regard du chemin d'accès au fichier, cliquez sur Parcourir, sélectionnez le dessin, puis cliquez sur Ouvrir.

3 Pour Chemin du bloc, cliquez sur Parcourir, puis sélectionnez le dossier dans lequel placer les dessins qui contiennent les blocs AutoCAD utilisés par les vues des styles de symboles schématiques. Cliquez sur OK.

Si le dossier sélectionné contient déjà des dessins, le système vous demandera si vous souhaitez remplacer les dessins du même nom lors de la conversion.

---

**REMARQUE** Comme tous les blocs AutoCAD®, les blocs des dessins générés sont stockés dans une zone de données invisible appelée table de définition des blocs. Pour plus d'informations, voir Mode de stockage et de référencement des blocs.

---

4 Pour Chemin du script, cliquez sur Parcourir, puis sélectionnez le nom de fichier du script de conversion des symboles à créer :

Pour...	Action...
créer un script	Spécifiez l'emplacement du nouveau script dans la boîte de dialogue Sélectionner un fichier, entrez un nom, puis cliquez sur Enregistrer.
remplacer le contenu d'un script existant	Sélectionnez le dessin dans la boîte de dialogue Sélectionner un fichier, cliquez sur Enregistrer, puis sur Oui pour confirmer que le contenu du dessin peut être remplacé.

5 Cliquez sur Décomposer.

Le logiciel convertit les styles de symboles schématiques en blocs utilisés par les vues des styles et génère un script associé en fonction des définitions de styles.

---

**REMARQUE** Comme un style de symbole schématique indique uniquement les positions des connexions, et non la méthode avec laquelle elles ont été spécifiées à l'origine, le script définit la valeur par défaut de la propriété Placement de la connexion de toutes les connexions sur Spécifier. Par conséquent, avant de réutiliser le script de conversion pour créer des styles de symboles schématiques, vous devrez sans doute modifier ces valeurs.

---

Vous pouvez maintenant modifier les blocs et le script, puis les utiliser pour créer des styles de symboles schématiques en fonction de vos modifications. Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Conversion des blocs en styles de symboles schématiques](#) (page 1059).

## Conversion des blocs en styles de symboles schématiques

Vous pouvez convertir un jeu de blocs AutoCAD® en styles de symboles schématiques. Le processus de conversion génère un dessin (fichier DWG) qui contient les styles.



Vous pouvez utiliser ce processus dans un ou deux cas. En premier lieu, lorsque vous voulez créer des styles de symboles schématiques à l'aide des blocs présents dans vos bibliothèques de blocs existantes. Au cours de ce processus, vous devez créer un script de conversion des symboles qui contient les paramètres de style à utiliser pour créer les styles de symboles schématiques.

En second lieu, après avoir converti un jeu de styles de symboles schématiques existants en composants individuels et personnalisé ces composants, pour créer des styles de symboles schématiques en fonction de ces personnalisations. Dans ce cas, le script de conversion existe déjà et vous pouvez le personnaliser et le réutiliser.


Quel que soit le cas de figure, vous utilisez un seul script pour créer un dessin contenant des styles de symboles schématiques. Par exemple, vous utilisez un script pour créer un dessin contenant des styles personnalisés pour l'équipement de chauffage, ventilation et climatisation.

### Pour convertir un jeu de blocs en styles de symboles schématiques

1 Cliquez sur l'onglet **Gérer** ► le groupe de fonctions **Contenu**

MEP ►  ► Conversion de symboles en différé .

La boîte de dialogue Conversion de symboles en différé s'affiche.



2 Dans la boîte de dialogue Conversion de symboles en différé, sous Fichier du script de conversion, pour Chemin, spécifiez le script de conversion des symboles à utiliser pour convertir les blocs en styles de symboles schématiques.

Le script de conversion des symboles contient les paramètres de style, ainsi que les références aux dessins contenant les blocs AutoCAD® à utiliser pour les vues de style.

Pour...	Action...
créer un script	Cliquez sur Créer, puis créez le script à l'aide de la boîte de dialogue Script de conversion des symboles. Pour plus d'informations, consultez la rubrique <a href="#">Création de scripts de conversion des symboles</a> (page 1062).



Pour...	Action...
utiliser un script existant, comme une version personnalisée d'un script généré par la <a href="#">conversion de styles de symboles schématiques existants en blocs</a> .	<p>Cliquez sur Parcourir, sélectionnez le script et cliquez sur Ouvrir.</p> <hr/> <p><b>REMARQUE</b> Pour modifier le script avant de l'utiliser, cliquez sur Modifier, puis apportez vos changements dans la boîte de dialogue Modifier un script de conversion des symboles. Pour plus d'informations, consultez la rubrique <a href="#">Modification de scripts de conversion des symboles</a> (page 1066).</p>

**3** Pour Fichier de symbole, cliquez sur Parcourir et spécifiez le dessin (fichier DWG) qui doit contenir les nouveaux styles de symboles schématiques :

Pour...	Action...
créer le dessin	Spécifiez l'emplacement du nouveau dessin dans la boîte de dialogue Sélectionner un fichier, entrez un nom, puis cliquez sur Enregistrer.
remplacer le contenu d'un dessin existant	Sélectionnez le dessin dans la boîte de dialogue Sélectionner un fichier, cliquez sur Enregistrer, puis sur Oui pour confirmer que le contenu du dessin peut être remplacé.

**4** Cliquez sur Générer.

Le logiciel crée les styles de symboles schématiques à l'aide du script de conversion et les définitions de blocs à l'aide des dessins référencés.

---

**IMPORTANT** Pour apporter des modifications aux nouveaux styles, modifiez le script de conversion des symboles et recommencez le processus de conversion pour appliquer ces modifications. Vous pouvez également modifier les paramètres à l'aide du gestionnaire des styles. Néanmoins, les changements apportés seront écrasés si vous relancez le processus de conversion.

---

5 Si des erreurs se produisent au cours du processus, cliquez sur Journal pour les afficher. Sinon, cliquez sur Fermer.

## Création de scripts de conversion des symboles



Un script de conversion des symboles dans un fichier CCF contient les informations suivantes :

- Les valeurs des paramètres de style des symboles schématiques
- Des références aux dessins contenant des blocs AutoCAD®

Le logiciel utilise à la fois le script et les blocs pour créer les styles de symboles schématiques et leurs vues associées.


Si vous créez un jeu de styles de symboles schématiques à l'aide des blocs de vos bibliothèques de blocs existantes, vous devez créer un script de conversion. Si vous personnalisez un jeu de styles existant, vous possédez déjà un script résultant de la conversion des styles existants en leurs composants individuels et vous pouvez modifier ce script à la place.

### Pour créer un script de conversion des symboles

- 1 Cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Contenu MEP ►  ► Conversion de symboles en différé .

La boîte de dialogue Conversion de symboles en différé s'affiche.

- 2 Dans la boîte de dialogue Conversion de symboles en différé, cliquez sur Créer.
- 3 Dans la boîte de dialogue Script de conversion des symboles, sous Convertir, spécifiez le ou les fichiers qui contiennent les blocs à convertir en styles de symboles schématiques :



Pour...	Action...
convertir les blocs dans un seul dessin	Cliquez sur Dessin, puis sur Parcourir, sélectionnez le dessin et cliquez sur Ouvrir.
convertir les blocs dans tous les dessins d'un dossier	Cliquez sur Dossier, puis sur Parcourir, sélectionnez le dossier et cliquez sur OK.

**4** Sous Gabarit de conversion, pour Chemin, spécifiez le gabarit de conversion, ou fichier CCT (gabarit de contenu personnalisé, Custom Content Template) à utiliser pour créer le script de conversion :

---


**REMARQUE** Grâce au gabarit de conversion, vous pouvez spécifier les valeurs par défaut des paramètres dans votre script de conversion. Une fois le script créé, vous pouvez personnaliser les paramètres comme vous le souhaitez.

---

Pour...	Action...
créer un gabarit	Cliquez sur Créer. Dans la zone Ouvrir un fichier, spécifiez l'emplacement du nouveau gabarit, puis tapez un nom de fichier. Cliquez sur Enregistrer. Dans la boîte de dialogue Gabarit de conversion, indiquez les valeurs des paramètres du gabarit. Cliquez sur Fermer pour revenir à la boîte de dialogue Script de conversion des symboles.

---

Pour...	Action...
utiliser un gabarit existant	<p>Cliquez sur Parcourir. Dans la zone Ouvrir un fichier, sélectionnez le gabarit existant et cliquez sur Ouvrir.</p> <p><b>REMARQUE</b> Pour modifier le gabarit avant de l'utiliser, cliquez sur Modifier. Dans la boîte de dialogue Gabarit de conversion, modifiez les valeurs des paramètres du gabarit. Cliquez sur Fermer pour revenir à la boîte de dialogue Script de conversion des symboles.</p>



5 Dans la boîte de dialogue Script de conversion des symboles, sous Script de conversion, cliquez sur Parcourir et spécifiez

l'emplacement du fichier CCF à créer pour ce script de conversion :

Pour...	Action...
créer un script de conversion	Spécifiez l'emplacement du nouveau script dans la boîte de dialogue Sélectionner un fichier, entrez un nom, puis cliquez sur Enregistrer.
remplacer le contenu d'un script existant	Sélectionnez le script existant dans la boîte de dialogue Sélectionner un fichier, cliquez sur Enregistrer, puis sur Oui pour confirmer que le contenu du script peut être remplacé.

**6** Cliquez sur Générer.

**7** Une fois le script créé, cliquez sur Fermer pour revenir à la boîte de dialogue Conversion de symboles en différé et créer les styles de symboles schématiques.

Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Conversion des blocs en styles de symboles schématiques](#) (page 1059).


## Modification de scripts de conversion des symboles

Au cours du processus de conversion des blocs en styles de symboles schématiques, vous devrez peut-être modifier le script de conversion des symboles que vous utilisez.

Si le script de conversion a été initialement généré par le logiciel à la suite de la conversion des styles de symboles schématiques existants en blocs, il ne prend pas en compte les personnalisations que vous souhaitez. Vous devez donc modifier ce script avant de l'utiliser pour convertir les blocs en nouveaux styles.

Si vous avez créé le script de conversion, vous pouvez modifier un ou plusieurs de ses paramètres avant de relancer le processus de conversion. Vous pouvez également modifier les paramètres à l'aide du gestionnaire des styles. Néanmoins, les changements apportés seront écrasés si vous relancez le processus de conversion.

Vous pouvez modifier un script de conversion des symboles à l'aide de la boîte de dialogue Modifier un script de conversion des symboles.



Les paramètres affichés dans cette boîte de dialogue sont différents si vous avez sélectionné un style de symbole schématique, une vue ou une connexion dans la table. Par exemple, dans les images suivantes, vous pouvez voir que les noms des en-têtes changent en fonction de l'objet sélectionné.

#### Style sélectionné

Nom du style	Catégorie	Masquage			
Air Conditioner - Wall		Géométrie du tracé			
AECBS_RoomAirConditioner	C:\Documents...	Plan	Plan	Yes	
	Specify	0.500000	1.000000	0.000000	
	Specify	0.250000	0.000000	0.000000	
	Specify	0.750000	0.000000	0.000000	



#### Vue sélectionnée



Nom du bloc	Bloc source	Représentation d'aff...	Nom de l...	Vue de ...	
Air Conditioner - Wall		Géométrie du tracé			
AECBS_RoomAirConditioner	C:\Documents...	Plan	Plan	Yes	
	Specify	0.500000	1.000000	0.000000	
	Specify	0.250000	0.000000	0.000000	
	Specify	0.750000	0.000000	0.000000	

#### Connexion sélectionnée



Description de la connexion	Positionnement de la c...	Positionnement X	Position...	Position...	
Air Conditioner - Wall		Géométrie du tracé			
AECBS_RoomAirConditioner	C:\Documents...	Plan	Plan	Yes	
	Specify	0.500000	1.000000	0.000000	
	Specify	0.250000	0.000000	0.000000	
	Specify	0.750000	0.000000	0.000000	

## Pour modifier un script de conversion des symboles

- 1 Cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Contenu MEP ►  ► Conversion de symboles en différé .
- 2 Dans la boîte de dialogue Conversion de symboles en différé, sous Fichier du script de conversion, pour Chemin, spécifiez le script de conversion des symboles à utiliser pour convertir les blocs en styles de symboles schématiques. Cliquez ensuite sur Modifier.
- 3 Dans la boîte de dialogue Modifier un script de conversion des symboles, modifiez le script comme suit :

Pour...	Action...
modifier un style de symbole schématique	Sélectionnez le style et modifiez ses propriétés à l'aide des options disponibles.
ajouter un style de symbole schématique	Cliquez sur  , sélectionnez le nouveau style, puis modifiez ses propriétés.
modifier une vue pour un style	Sélectionnez la vue et modifiez ses propriétés à l'aide des options disponibles. Par exemple, vous pouvez spécifier un bloc AutoCAD® source différent pour la vue. Pour cela, vous pouvez modifier la définition du bloc dans le dessin spécifié dans la propriété Bloc source ou spécifier le chemin d'accès au fichier d'un autre dessin.
ajouter une vue à un style	Sélectionnez le style auquel ajouter la vue et cliquez sur  . Sélectionnez la vue et modifiez ses propriétés.



Pour...	Action...
modifier une connexion pour un style	<p>Sélectionnez la connexion et modifiez ses propriétés à l'aide des options disponibles.</p> <hr/> <p><b>REMARQUE</b> Si vous utilisez un script généré avec la commande <a href="#">Décomposer des symboles</a>, vous devrez peut-être spécifier une valeur pour la propriété Placement de la connexion de certaines connexions. Le script définit par défaut cette propriété sur Spécifier. Vous pouvez sélectionner :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Spécifier, puis taper les coordonnées X, Y et Z.</li> <li>■ Centre pour placer la connexion au centre du bloc de visualisation.</li> <li>■ Insérer pour placer la connexion au point d'insertion du bloc de visualisation.</li> <li>■ Noeud pour placer une connexion sur chaque point AutoCAD du bloc de visualisation.</li> </ul>
ajouter une connexion à un style	<p>Sélectionnez la vue à laquelle ajouter la connexion et cliquez sur . Sélectionnez la connexion et modifiez ses propriétés.</p>
supprimer un style d'appareil, une vue ou une connexion	<p>Sélectionnez le style, la vue ou la connexion et cliquez sur .</p>


Pour vous aider dans le processus de modification du script, les sections suivantes identifient les endroits où vous configurez les mêmes propriétés des styles de symboles schématiques dans l'interface utilisateur. Pour plus d'informations sur les paramètres de style des symboles schématiques, voir [Configuration des styles](#) (page 1007).

4 Cliquez sur Fermer pour enregistrer vos modifications et revenir à la boîte de dialogue Conversion de symboles en différé pour créer les styles de symboles schématiques.


Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Conversion des blocs en styles de symboles schématiques](#) (page 1059).

### Propriétés des styles

La propriété Nom du style du script de conversion des symboles s'affiche dans l'onglet Général du gestionnaire des styles. Dans l'onglet, cette propriété s'appelle Nom.



La propriété Masquage du script s'affiche dans l'onglet Règles de conception du gestionnaire des styles. Dans l'onglet, cette propriété s'appelle Nettoyage de lignes.




La propriété Catégorie du script ne s'affiche pas dans le gestionnaire des styles. Les catégories de symboles schématiques vous permettent de regrouper les symboles (styles de symboles) dans la fiche de travail Sélectionner un symbole schématique et de rechercher les symboles disponibles plus facilement. Vous pouvez créer et gérer les différentes catégories de symboles directement dans la fiche de travail.

Si vous entrez un nom dans la propriété Catégorie du script de conversion des symboles, le logiciel ajoute le symbole (style de symbole) à la catégorie. Si la catégorie n'existe pas, elle est créée dans le dessin du style. Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Catégorisation de contenu basé sur le style](#) (page 1033).

### Propriétés des vues


Les propriétés des vues du script de conversion des symboles s'affichent dans l'onglet Vues du gestionnaire des styles. Dans l'onglet, la propriété Générer des blocs ISO s'appelle Générer des vues isométriques.



La propriété Bloc source du script ne s'affiche pas dans l'onglet. Lorsque vous créez une vue de style dans le gestionnaire des styles, vous ne spécifiez pas le chemin d'accès au dessin contenant le bloc AutoCAD source, car seul le dessin en cours est disponible pour cette opération.

### Propriétés des connexions

Les propriétés des connexions inscrites dans le script s'affichent dans l'onglet Connexions du gestionnaire des styles.



La propriété Placement de la connexion du script ne s'affiche pas dans l'onglet. Dans le gestionnaire des styles, vous ne pouvez spécifier la position d'une connexion qu'en entrant ses coordonnées X, Y et Z ou en plaçant la connexion au centre du bloc à l'aide des options visibles sur l'image.



# Personnalisation de contenu basé sur un catalogue

# 14

Ce chapitre donne des informations sur la création du contenu conservé dans les catalogues, à savoir, les composants paramétriques, les composants basés sur des blocs et les raccords. Pour plus d'informations sur la création d'un contenu basé sur le style, voir [Personnalisation de contenu basé sur le style](#) (page 1001).

## Présentation des composants paramétriques et des composants basés sur des blocs

Vous pouvez créer deux types de contenus à l'aide du générateur de contenu : des composants paramétriques et des composants basés sur des blocs. Pour déterminer le type de composant à créer, il est important de comprendre comment chacun d'eux est défini, la manière dont ils sont utilisés dans AutoCAD MEP, ainsi que le type le plus adapté à certains composants.

### Composants paramétriques

Les composants paramétriques offrent la possibilité de créer des composants dont les dimensions varient de manière dynamique en fonction des paramètres de taille appliqués. Vous définissez un composant paramétrique en créant un modèle 3D et en attribuant à ce dernier des variables (ou paramètres) permettant de contrôler sa forme et ses dimensions. Les paramètres sont définis par des valeurs spécifiques, des listes de valeurs ou encore des valeurs issues du résultat d'équations. Lorsque le composant est placé dans votre dessin, vous spécifiez les valeurs applicables aux paramètres ; le composant est ensuite généré de manière dynamique pour refléter la forme et les dimensions indiquées. Les

composants paramétriques permettent de créer un modèle 3D unique pour une famille de composants qui peut ensuite être modifiée de manière à représenter plusieurs tailles de pièces. Vous pouvez ainsi définir des millions de composants par le biais d'un seul modèle, selon le nombre et le type de paramètres utilisés.

---


**RUBRIQUES CONNEXES** Voir [Processus de création d'un raccord paramétrique à l'aide du générateur de contenu](#) (page 1131) et [Processus de création d'une pièce à vues multiples paramétrique à l'aide du générateur de contenu](#) (page 1168) pour obtenir une description des étapes de construction de composants paramétriques dans AutoCAD MEP.

---

Les composants paramétriques sont particulièrement adaptés à la création des équipements et des raccords. Un équipement, comme un régulateur d'air, une boîte de dérivation ou un réservoir, partagent les mêmes caractéristiques géométriques ; cependant, la taille de ces fonctions varie selon la conception. Voici quelques exemples de composants paramétriques personnalisés pour chacun des modules mentionnés.

- **Mécanique** : une grille de ventilation de forme rectangulaire, de 4 x 4 pouces ressemble à une grille de ventilation rectangulaire de 6 x 6 pouces, hormis sa longueur et sa largeur. La création d'un composant paramétrique permet d'élaborer un modèle 3D de grille de ventilation rectangulaire et d'attribuer des paramètres susceptibles de faire varier la longueur et la largeur. Lorsque la grille est placée dans votre dessin, il suffit de préciser la longueur et la largeur pour que la grille soit générée de manière dynamique.


**Visualisation de régulateurs d'air de différentes tailles**



- **Électrique** : une boîte de dérivation à 13 trous pour tube IRO d'un pouce est identique à une boîte de dérivation à 13 trous pour un tube IRO de trois pouces, si l'on fait abstraction de la taille de l'entrée de la connexion tube IRO. À l'aide d'un composant paramétrique, vous pouvez concevoir un modèle 3D pour une boîte de dérivation à 13 trous et définir un paramètre faisant varier la taille de la connexion tube IRO. Après l'insertion de la boîte de dérivation dans le dessin, précisez la taille du tube IRO : la boîte de dérivation est alors générée en conséquence de manière dynamique.




### Visualisation de boîtes de dérivation de différentes tailles




- **Plomberie** : un réservoir de 450 litres ne se distingue d'un réservoir de 1300 litres que par sa hauteur et son diamètre. A l'aide d'un composant paramétrique, il est possible de concevoir un modèle 3D de réservoir et de lui attribuer des paramètres déterminant sa hauteur et son diamètre. Lorsque le réservoir est inséré dans le dessin, il ne vous reste plus qu'à spécifier la hauteur et le diamètre du réservoir pour générer dynamiquement ce dernier.

### Visualisation de réservoirs de différentes tailles



Les raccords tels que les coudes, les tés et les croix ont également des caractéristiques géométriques communes : seules certaines dimensions varient selon la conception. Par exemple, un coude circulaire d'un diamètre de 2 pouces ressemble à s'y méprendre à un coude circulaire de 6 pouces, mis à part la valeur du diamètre et le rayon du coude. En produisant un composant paramétrique, vous êtes en mesure d'élaborer un modèle 3D de coude circulaire et de définir ensuite les paramètres de diamètre et de rayon du coude pour obtenir la taille souhaitée. Après l'insertion du coude dans le dessin, spécifiez simplement le diamètre et le rayon du coude pour le générer de manière dynamique selon les critères définis.

### Visualisation de coudes de différentes tailles



### Composants basés sur des blocs

Un composant basé sur des blocs constitue une pièce à vues multiples dont la géométrie repose sur différents blocs AutoCAD®. Chaque taille de composant est associée à un seul bloc de modèle 3D pour lequel vous déterminez les informations de base, telles que les représentations d'affichage ou le placement de la connexion. Des représentations bi-dimensionnelles (2D) du bloc sont générées pour chaque taille de composant. Lorsque le composant est placé dans le dessin, vous sélectionnez une taille spécifique ; la représentation unique du composant est alors insérée dans votre dessin.

Vous créez ainsi un équipement, appelé pièce à vues multiples, sous forme de composants basés sur des blocs. Les pièces à vues multiples (unités de traitement d'air, centres de commande des moteurs, pompes, etc.) se composent généralement de composants uniques possédant leurs propres caractéristiques géométriques. Ainsi, la forme, la taille, les points de connexion et d'autres propriétés comme le fabricant ou le matériau peuvent varier.


---

**REMARQUE** Les pièces à vues multiples de conception simple, comme un régulateur d'air ou un ventilateur, peuvent également être créées grâce à des composants paramétriques.


---

Prenons l'exemple d'une unité de traitement d'air fonctionnant au gaz et d'une unité de traitement d'air électrique. Ces deux unités se distinguent par leur forme et leur taille, mais aussi par la position des points de connexion et par le type de connexion.

### Visualisation de différentes unités de traitement d'air



Unité de traitement d'air 1



Unité de traitement d'air 2

---

**CONSEIL** Les composants paramétriques démontrent toute leur utilité dès lors que l'équipement et les raccords sont simples et qu'ils impliquent des composants de diverses tailles. A l'inverse, réservez les composants basés sur des blocs pour des équipements et des raccords complexes nécessitant peu de composants de taille différente.

---

## Approches pour la création des composants


La boîte de dialogue [Générateur de contenu](#) (page 1086) propose plusieurs options en fonction des tâches, permettant de construire des composants personnalisés dans AutoCAD MEP. Vous pouvez créer ou modifier des composants paramétriques et des composants basés sur des blocs.

En fonction de la tâche que vous avez retenue, le générateur de contenu permet de travailler à partir de deux environnements de travail différents : l'environnement de construction paramétrique ou l'environnement de construction basé sur les blocs.

### Environnement de travail paramétrique

Le générateur de contenu fait appel à l'environnement de travail paramétrique si vous choisissez de créer ou de modifier un composant paramétrique. L'exemple suivant représente le Générateur de contenu affichant une gaine rectangulaire de té de taraudage rond conique. Pour plus d'informations, voir [Démarrage du générateur de contenu](#) (page 1086).

## Générateur de contenu



**RUBRIQUES CONNEXES** Voir [Processus de création d'un raccord paramétrique à l'aide du générateur de contenu](#) (page 1131) pour construire un composant paramétrique.

Cet environnement inclut les fonctions d'interface utilisateur suivantes :

- Le navigateur de composants figure à gauche de l'écran et fournit une vue structurée des différentes fonctions du composant. Lorsque vous définissez un composant, des fonctions supplémentaires s'imbriquent dans la hiérarchie située dans le dossier prévu à cet effet. Dans le navigateur, vous pouvez afficher autant de détails que vous le souhaitez en développant, ou au contraire, en réduisant les dossiers.
- La zone de modélisation se trouve à droite de l'écran ; elle est conçue pour offrir un contrôle visuel complet de votre composant en cours de modélisation. Il est possible d'utiliser les commandes standard d'AutoCAD pour modifier la direction dans laquelle vous visualisez le modèle du composant.
- La barre d'outils permet un accès rapide aux commandes du générateur de contenu. Grâce aux icônes, vous êtes en mesure d'enregistrer votre composant, d'enregistrer un composant existant en tant que nouveau composant, de générer un aperçu d'image, de valider le composant et de spécifier diverses options relatives au composant.

- La barre d'état, située en bas du navigateur de composants, fournit des informations mises à jour sur la validation du composant dès lors que vous cliquez sur l'icône Valider de la barre d'outils. De plus, un indicateur signale l'état de validation sous forme de "feu" passant au vert lorsque le composant est valide et au rouge dans le cas contraire. Un bouton de détails permet de dresser la liste des avertissements et/ou des erreurs trouvées dans le modèle.
- Pour accéder aux menus spécifiques aux fonctions, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la fonction du composant qui vous intéresse dans la fenêtre du navigateur. Les options non disponibles sont grisées.

Notez que le navigateur de composants et la zone de modélisation sont redimensionnables. Il suffit de "faire glisser" l'angle d'une fenêtre pour modifier ses dimensions et de faire glisser la fenêtre pour la déplacer à l'écran.


### **Environnement de construction basé sur les blocs**

Le générateur de contenu fait appel à l'environnement de construction basé sur les blocs si vous avez l'intention de créer ou de modifier un composant basé sur les blocs.

Cet environnement propose deux modes :


- Vous créez des composants basés sur les blocs ou ajoutez de nouvelles tailles aux familles de composants. L'assistant vous aide à définir le comportement du composant, les tailles des composants, les blocs AutoCAD utilisés pour représenter chaque taille de composant, les images d'aperçu facilitant la sélection du composant, les connexions et les informations sur le jeu de propriétés. Pour plus d'informations, voir [Lancement du générateur de contenu pour la création d'une pièce à vues multiples basée sur des blocs](#) (page 1272).

### Boîte de dialogue Pièce à vues multiples pour la création d'un nouveau composant



- Modifiez les composants basés sur les blocs. Les onglets contiennent des informations sur le comportement du composant, sur les blocs attribués et leurs noms, sur l'image d'aperçu, sur les connexions des composants et sur le jeu de propriétés. Vous pouvez modifier le contenu d'un ou plusieurs onglets, à tout moment. Pour plus d'informations, voir [Lancement du](#)

générateur de contenu en vue de la modification d'un composant basé sur des blocs (page 1285).



## Générateur de contenu

Dans AutoCAD MEP, le terme *contenu* désigne les composants réels tels que des raccords ou des équipements. Le générateur de contenu est un outil de création de contenu livré avec AutoCAD MEP. Il s'agit d'un ensemble intégré d'outils de modélisation en 3D et de fonctions de dessin en 2D destiné à vous guider lors de la conceptualisation, la conception et la génération de contenu. Chaque élément de contenu représente ainsi une famille de composants (régulateur d'air, boîte de dérivation, réservoir, etc.) qui contient une série de tailles de composant (grille de ventilation rectangulaire de 4 x 4 pouces, boîte de dérivation carrée à 13 trous pour tube IRO de 1 pouce ou réservoir vertical de 150 gallons, respectivement). Le générateur de contenu est pratique pour créer et modifier des familles de composants et les tailles de composant.

Lorsque vous recourez au générateur de contenu, vous construisez des modèles 3D de composants, puis générez et attribuez des vues de dessin 2D à ces composants afin de les utiliser dans les présentations de conceptions. Le modèle est défini en termes de taille, de forme et de position des fonctions constituant le composant. Vous associez le composant à un catalogue, puis accédez à ce composant lorsque vous voulez l'ajouter à votre présentation. Vous intégrez également des connexions au composant pour le raccorder de manière intelligente aux autres objets Building Systems et créer ainsi des réseaux Building Systems complets.

## Conseils d'utilisation du générateur de contenu

Gardez à l'esprit les points suivants lorsque vous faites appel au générateur de contenu.

- Enregistrez une copie de sauvegarde des catalogues de composants avant d'utiliser le générateur de contenu au cas où vous auriez besoin de restaurer les catalogues d'origine livrés avec AutoCAD MEP. Vous pouvez utiliser un outil de navigation, comme l'Explorateur Windows, pour copier et coller les catalogues et leurs sous-dossiers vers un nouvel emplacement.
- Déterminez les dépendances existant entre les modèles. Analysez la conception du modèle pour déterminer comment les fonctions sont liées entre elles, puis décidez la procédure à adopter pour créer le modèle.
- Travaillez dans une vue tridimensionnelle (3D). Créer le modèle dans une vue bidimensionnelle (2D) risque de prêter à confusion.
- Respectez l'ordre des dossiers dans le navigateur de composants en guise de référence au cours de la procédure de création.
- N'utilisez pas la commande DECOMPOS. La décomposition d'un composant a pour effet de supprimer sa définition du catalogue.
- Le générateur de contenu produit des vues de dessin de votre composant paramétrique. La commande FMULT d'AutoCAD ne génère pas de vues associatives de vos composants.
- La fonction d'accrochage aux objets d'AutoCAD peut être utile lors de la sélection des objets.



## Mappage automatique de calques de tailles de composants pour le générateur de contenu

Grâce au générateur de contenu, il est possible d'attribuer un identificateur de calque à la famille de composants pour permettre le mappage automatique de calques pour les tailles de composant. Seuls ces identificateurs de calque prédéfinis dans le style d'identificateur de calque de votre dessin actuel peuvent être sélectionnés dans le générateur de contenu. Par conséquent, avant d'utiliser le générateur de contenu, vous devez sélectionner une norme de calque et un style d'identificateur de calque pour tirer parti des tailles de composant. Il est recommandé de sélectionner la norme AIA - MEP (AecbLayerStd4.dwg) et le style d'identificateur de calque AIA 256 couleurs - Mech livré avec AutoCAD MEP. Ces éléments incluent les identificateurs de calque de tous les objets AEC.

Un style d'identificateur de calque sert à mapper un objet AEC, tel qu'une pièce à vues multiples, à un calque défini et basé sur une norme de calque. Lorsque vous ajoutez un objet AEC à un dessin doté d'une norme de calque et d'un style d'identificateur de calque particuliers, l'objet AEC est placé sur le calque auquel il est mappé. Ce mécanisme est appelé identification de calque. Par exemple, selon la norme AIA - MEP (AecbLayerStd4.dwg) et le style d'identificateur de calque associé (AIA - Mech), l'identificateur de calque de l'unité de traitement d'air est mappé au calque M-HVAC-Eqpm. Ainsi, lorsque vous insérez une unité de traitement d'air à votre dessin, elle est affectée au calque M-HVAC-Eqpm. Pour que l'identification de calque fonctionne, pensez à sélectionner une norme de calque et un style d'identificateur de calque pour votre dessin.



---

**REMARQUE** Pour en savoir plus sur les normes de calque et leur utilisation avec l'identification de calque, voir [Normes de calques AutoCAD MEP](#) (page 219) dans le système d'aide ou Gestion des calques dans l'aide d'AutoCAD Architecture.

---

### Pour sélectionner une norme de calque et un style d'identificateur de calque

1 Cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Calques ►

 ► Sélectionner une norme de calque .

La boîte de dialogue Paramètres du dessin s'affiche.

2 Dans l'onglet Calques, sous Fichier d'identificateurs/de normes de calques à importer automatiquement, recherchez, puis sélectionnez un dessin contenant la norme de calque et le style d'identificateur de calque souhaités, puis cliquez sur Ouvrir.

Il est conseillé de sélectionner le calque standard AecbLayerStd4.dwg situé dans le dossier \ProgramData\Autodesk\MEP 2011\fra\Layers afin d'utiliser les calques AutoCAD MEP.

3 Sous Norme de calque par défaut, sélectionnez un style d'identificateur de calque dans la liste, puis cliquez sur OK.

Il est recommandé de sélectionner le style d'identificateur de calque AIA 256 couleurs - Mech de sorte que tous les identificateurs de calque pour les objets AEC soient disponibles dans le générateur de contenu.

## Démarrage du générateur de contenu

Lorsque vous lancez le générateur de contenu, la boîte de dialogue Prise en main - Ecran du catalogue s'affiche. Cette boîte de dialogue spécifique aux tâches agit comme une bascule et vous permet d'accéder rapidement aux différents environnements de travail. La boîte de dialogue Prise en main - Ecran du catalogue inclut un navigateur de catalogues de composants et une barre d'icônes. Vous sélectionnez un catalogue dans la liste des catalogues de composants chargés spécifiés dans l'onglet Catalogues MEP de la boîte de dialogue Options. Pour en savoir plus sur le catalogue de composants et la manière dont les composants sont stockés dans un catalogue, voir [Utilisation de contenus basés sur des catalogues](#) (page 122).

---

**IMPORTANT** Lorsque vous sélectionnez un catalogue, il est important d'analyser le type de composant que vous voulez créer ou modifier. Les pièces à vues multiples appartiennent à un seul catalogue. Elles peuvent, cependant, avoir un domaine différent pour chaque connexion.


---

Lorsque vous sélectionnez un composant à créer ou modifier, la boîte de dialogue Prise en main - Ecran du catalogue détecte le domaine du composant et vous guide à l'aide d'icônes pour que vous utilisiez l'environnement de construction qui convient. Les icônes sont activées en fonction du domaine et du composant sélectionnés dans le navigateur de catalogue de composants, qu'ils soient paramétriques ou basés sur des blocs. Si, par exemple, vous sélectionnez une pièce à vues multiples dans un catalogue de composants, les icônes Nouveau composant de bloc et Nouveau composant paramétrique sont disponibles. En revanche, si vous sélectionnez un catalogue de composants de type gaine ou chemin de câbles, seule l'icône Nouveau composant paramétrique est active.


Les composants basés sur des blocs sont créés et modifiés dans l'environnement de construction basé sur des blocs tandis que l'environnement de construction paramétrique est réservé à la création et à la modification des composants paramétriques. Pour plus d'informations sur les environnements de construction dans le générateur de contenu, voir [Approches pour la création des composants](#) (page 1079).

### Pour lancer le générateur de contenu et ouvrir un environnement de construction

1 Cliquez sur l'onglet Gérer ► groupe de fonctions

MEP ► Générateur de contenu .

La boîte de dialogue Prise en main - Ecran du catalogue s'affiche.



2 Sélectionnez un catalogue de composants.

---

**CONSEIL** Assurez-vous de sélectionner le catalogue adéquat lors de la création d'un nouveau composant. Chaque domaine de catalogue crée des données spécifiques qui sont ajoutées aux composants des catalogues respectifs. Le chemin du catalogue est déterminé par les paramètres utilisés dans l'onglet catalogue de la [boîte de dialogue Options](#) (page 106).









---


---

**IMPORTANT** Pour faciliter la mise à niveau vers une nouvelle version d'AutoCAD MEP, ajoutez tous les composants personnalisés à des catalogues personnalisés. N'ajoutez pas les composants personnalisés aux catalogues fournis avec le logiciel. Ainsi, lors de la mise à niveau, vous pourrez déplacer en une seule fois l'ensemble du contenu de vos catalogues personnalisés vers les dossiers de catalogue de la nouvelle version (les nouvelles versions des catalogues fournis avec le logiciel y sont également stockées). Vous pouvez utiliser les deux types de catalogues au cours du positionnement si vous spécifiez plusieurs catalogues pour un domaine, comme décrit à la section [Spécification des emplacements des catalogues de composants et des contenus basés sur des styles](#) (page 106).

---

3 Dans la boîte de dialogue Prise en main - Ecran du catalogue, effectuez l'une des opérations suivantes :

Pour...	Sélectionnez un chapitre et ...
créer une pièce à vues multiples basée sur les blocs	 Cliquez sur  . Entrez un nom et une description pour la pièce à vues multiples et cliquez sur OK. L'environnement de construction basé sur des blocs s'ouvre.
créer une pièce à vues multiples paramétrique	 Cliquez sur  . Entrez un nom et une description pour la pièce à vues multiples et cliquez sur OK. L'environnement de construction paramétrique s'ouvre.
ajouter un chapitre pour une pièce à vues multiples	 Cliquez sur  , puis entrez un nom. Vous pouvez ajouter des chapitres au catalogue ou à un autre chapitre.
ajouter une nouvelle taille de composant à une pièce à vues multiples existante	Sélectionnez la pièce à vues multiples et cliquez sur  . Le programme affiche l'environnement de construction approprié dans lequel vous pouvez modifier le composant.
modifier une taille de composant existante	Sélectionnez la pièce à vues multiples et cliquez sur  . Le programme affiche

Pour...	Sélectionnez un chapitre et ...
	l'environnement de construction approprié dans lequel vous pouvez modifier le composant.
supprimer une pièce à vues multiples	Sélectionnez la pièce à vues multiples et cliquez sur  . Le composant est supprimé du catalogue et retiré de l'arborescence.

**REMARQUE** Après sélection d'une pièce à vues multiples, si la géométrie de modèle n'est pas disponible, vous accédez au contenu hérité. Le contenu hérité peut seulement être modifié. Il est recommandé de modifier le contenu hérité à l'aide de l'éditeur de catalogues.

## Utilisation des composants paramétriques

Vous pouvez construire des composants paramétriques à l'aide des outils suivants :

- **Générateur de contenu. (page 1090)** Cet utilitaire inclut un ensemble d'outils de dessin 2D et de modélisation 3D. Vous créez des composants en les construisant, entité par entité, ou en les assemblant à partir de [primitives](#), c'est-à-dire des modèles prédéfinis représentant des formes de base et leurs connexions.
- **Assistant de composants paramétriques (page 1163)** . Cet assistant vous permet de créer rapidement des composants communs nécessitant exclusivement des modèles de base. Vous créez les composants à l'aide de gabarits livrés avec le logiciel.

**REMARQUE** Pour consulter une présentation des composants paramétriques, voir [Présentation des composants paramétriques et des composants basés sur des blocs](#) (page 1075).

## Construction de raccords paramétriques à l'aide du générateur de contenu

Le générateur de contenu offre un ensemble d'outils de dessin 2D et de modélisation 3D. Le générateur de contenu vous permet de créer des composants en les construisant entité par entité, ou en les assemblant à partir de **primitives** (modèles prédéfinis représentant des formes de base et leurs raccordements).

Lorsque vous produisez un composant paramétrique, vous définissez les fonctions du composant ainsi que la manière dont elles sont liées entre elles. Chaque composant paramétrique représente une famille de composants unique. Il est conseillé d'analyser la structure hiérarchique du catalogue afin de déterminer le meilleur emplacement pour insérer les familles de composants. Il est également important de noter les relations existant entre les diverses tailles de composant à créer. Les fonctions que vous définissez dans le modèle déterminent la souplesse dont vous disposez pour créer plusieurs tailles de composants. Il convient d'étudier l'ensemble du composant que vous voulez créer, de déterminer sa décomposition en formes simples, puis d'établir les relations entre les différentes formes.

### Méthode recommandée de création d'un raccord paramétrique

Le générateur de contenu est un module d'AutoCAD MEP, intégré à AutoCAD®, utilisant de nombreux outils avec lesquels vous êtes peut-être déjà familier. Le générateur de contenu est un environnement de construction unique permettant de créer des composants paramétriques. Par conséquent, veillez à ne pas utiliser les commandes AutoCAD standard. Les conseils suivants sont utiles pour la création d'un raccord paramétrique.

#### Conseils à la modélisation du composant

Gardez à l'esprit les points suivants lorsque vous modélisez le composant paramétrique.

- Servez-vous des plans de travail pour contrôler l'orientation du SCU. L'utilisation de la commande SCU d'AutoCAD n'associe pas le plan actuel à votre composant.
- Faites appel à la commande Style de point d'AutoCAD pour augmenter la taille des points. Il est recommandé d'utiliser une taille de point absolue.

- Utilisez un nombre minimum de points. En effet, il est plus pratique de réutiliser les points et cela facilite l'application de contraintes au modèle.
- Utilisez à la fois des contraintes et des cotes. Certaines combinaisons de contraintes peuvent déformer les fonctions non contraintes du modèle. Si tel est le cas, supprimez la dernière contrainte utilisée et veillez à appliquer une cote ou une autre combinaison de contraintes.
- Utilisez les cotes du générateur de contenu. Les cotes d'AutoCAD ne sont pas paramétriques et ne permettent pas de gérer la taille, la forme ou la position du contenu d'un composant.
- Effectuez la cotation des fonctions importantes avant celle des fonctions plus réduites. Pour limiter la distorsion, définissez les fonctions les plus grandes qui ont un impact global sur le modèle. En effet, la cotation en premier lieu des fonctions moins importantes risque de restreindre la taille globale. Supprimez ou annulez une cote si la forme du modèle est déformée.
- Définissez la forme avant la taille. Si vous appliquez des contraintes avant de définir les cotes, la forme de votre modèle aura plus de chance d'être respectée.
- Déterminez les dépendances du modèle avant d'appliquer les contraintes. Une même contrainte peut souvent servir à définir plusieurs formes d'une fonction. Ainsi, pensez à étudier la conception du modèle afin d'identifier les contraintes nécessaires.
- Ajoutez autant de contraintes que nécessaire pour définir la forme du modèle. Etant donné que les contraintes portent souvent sur plusieurs fonctions, limitez l'utilisation des contraintes au strict minimum de manière à éviter toute déformation des modèles.
- Lorsque vous faites appel à des valeurs calculées pour les paramètres de modèle, gardez à l'esprit que ce type de valeur n'est pas compatible avec le filtre d'ajout de tailles de composant.

## Conseils de création de contenu de raccords paramétriques

Cette rubrique propose des conseils pour la création ou la modification de contenu pour les raccords paramétriques personnalisés. La première section comporte des conseils d'ordre général. Vous trouverez dans les autres sections des conseils spécifiques aux différents composants paramétriques.

---

**CONSEIL** Parmi les conseils qui suivent, certains se rapportent aux composants mâle-femelle que vous pouvez construire. Un composant de ce type comporte des [connexions mâle et femelle](#) (page 448).

---

### Conseils généraux

- Les composants de tuyau sont créés dans le domaine Tuyauterie, dans le plan supérieur.
- Vous devez construire les raccords en tant que composants paramétriques. Le terme paramétrique fait référence à une méthode du générateur de contenu qui exploite les valeurs définies pour les paramètres du composant afin de déterminer la configuration géométrique du composant.

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour plus d'informations sur les composants paramétriques, voir [Présentation de la création de composants paramétriques](#) (page 1095) et [Processus de création d'un raccord paramétrique à l'aide du générateur de contenu](#) (page 1131). Pour plus d'informations sur les connexions d'un composant paramétrique, voir [Connexion d'un composant paramétrique](#) (page 1116).

---

- Il est recommandé de suivre les instructions relatives aux connexions de la section [Règles de comportement de connexion](#) (page 1094).

---

**REMARQUE** Le générateur de contenu vérifie que toutes les connexions de tuyau disposent des paramètres suivants : [longueur d'insertion de connexion](#) (page 449), [tolérance angulaire de mise en oeuvre](#) (page 450) et diamètre nominal. Les paramètres manquants sont ajoutés le cas échéant. Vous serez ensuite invité à accepter les modifications.

---

- Suivez les conventions d'attribution de nom suivantes pour les composants :  
Type de connexion - Nomenclature/Classe de pression (le cas échéant)  
Type de composant - A bride - Classe 2500 - Bride pleine de diamètre de face

### Croix

- La connexion 1 d'un composant mâle-femelle est mâle. La valeur de longueur d'insertion de connexion de la connexion mâle est égale à 0. Les connexions 2 ou 3 peuvent être mâles ou femelles. La connexion 4 est femelle.



- La valeur de [longueur d'insertion de connexion](#) (page 449) des connexions femelles est supérieure à 0.
- L'angle de trajectoire TrajectoireA1 est égal à 180 degrés. Les angles de trajectoire TrajectoireA2 et TrajectoireA3 peuvent être inférieurs ou égaux à 90 degrés.

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour plus d'informations sur les angles de trajectoire, voir [Cotes](#) (page 1102).

---

### **Coudes**

- La connexion 1 d'un composant mâle-femelle est mâle.
- Pour les coudes disposant de deux connexions, la connexion 2 est femelle. Pour les coudes disposant de trois connexions, les connexions 2 et 3 peuvent être mâles ou femelles.
- La valeur de l'angle de trajectoire TrajectoireA1 n'obéit à aucune contrainte.

### **Décalage de raccords en Y (piquages) et de tés**

- La connexion 1 d'un composant mâle-femelle est mâle. La valeur de longueur d'insertion de connexion de la connexion 1 est de 0.
- La connexion 2 est femelle et sa valeur de longueur d'insertion de connexion est supérieure à 0.
- La connexion 3 peut être mâle ou femelle.
- L'angle de trajectoire TrajectoireA1 est égal à 180 degrés. L'angle de trajectoire TrajectoireA2 peut être inférieur ou égal à 90 degrés.

### **Réductions excentriques**

- Les connexions femelles d'un composant mâle-femelle peuvent se trouver sur l'une des deux connexions.
- Les types de connexion mâle sont indéfinis pour permettre à la connexion d'hériter du nom de la connexion femelle associée.

### **Fileté - Raccord en Y**

- L'orientation des connexions d'un composant mâle-femelle suit le sens des aiguilles d'une montre. Pour plus d'informations, voir [Connexion d'un composant paramétrique](#) (page 1116).

- Pendant que vous dessinez le tuyau, le [positionnement automatique](#) (page 413) peut générer des solutions de routage. Cependant, ces [solutions de routage](#) (page 414) n'incluent pas l'insertion de raccords en Y.

#### **Joint mécanique (embout femelle)**

- La connexion 1 d'un composant mâle-femelle est mâle. La valeur de [longueur d'insertion de connexion](#) (page 449) est égale à 0 et définie comme étant constante. Pour plus d'informations, voir [Cotes](#) (page 1102).
- La valeur de longueur d'insertion de connexion de la connexion 2 (femelle) est supérieure à 0 et déterminée par le fabricant.
- Le composant est de type manchon.

## **Règles de comportement de connexion**

Dans le générateur de contenu, un type indéfini est attribué par défaut aux connexions. Pour plus d'informations, voir [Ajout de connexions à un raccord paramétrique](#) (page 1144). Ce type permet le raccordement correct de tous les types de connexions à l'insertion dans un dessin. Les instructions suivantes s'appliquent au comportement des connexions :

- Les connexions sont créées dans le domaine Tuyauterie avec une forme circulaire.
- Le type de connexion affecté à une connexion mâle doit être indéfini. Les connexions mâles de ce type utilisent la fonctionnalité d'affectation de connexion de l'onglet Affectations de connexion de la boîte de dialogue Préférences de positionnement du tuyau. Pour plus d'informations, voir [Affectations de connexion](#) (page 485).
- Une connexion de tuyau doit avoir un seul nom, lequel est sélectionné dans la boîte de dialogue Sélection du type de connexion du Générateur de contenu. Cependant, si plusieurs noms de connexion sont sélectionnés, c'est le premier nom détecté qui sera utilisé. Pour plus d'informations, voir [Ajout de connexions à un raccord paramétrique](#) (page 1144).
- Les connexions femelles ne peuvent pas avoir le type de connexion indéfini.
- Lorsqu'une connexion femelle est connectée à un type de connexion indéfini, la connexion femelle s'affiche avec le type de la connexion mâle affecté au nom de type de connexion femelle dans l'onglet Affectations de

connexion de la boîte de dialogue Préférences de positionnement du tuyau. Pour plus d'informations, voir [Affectations de connexion](#) (page 485).

- Les connexions soudées bout à bout ne se connectent qu'à celles de même type. Une connexion soudée bout à bout n'a pas de valeur de [longueur d'insertion de connexion](#) (page 449). Elle connecte d'autres connexions soudées bout à bout sans joint.
- La connexion 1 se trouve du côté collet de l'embout femelle et la connexion 2 se trouve sur l'extrémité arrière. L'orientation du raccord dépend de la sélection de la [direction du joint](#) (page 448) du [groupe de fonctions Propriétés du tuyau](#) (page 467). Le type de la connexion 2 est le même que celui de la connexion 1 qui s'affiche sur l'onglet [Affectations de connexion](#) (page 485) dans la boîte de dialogue Préférences de positionnement du tuyau.
- Le type de connexion du domaine Tuyauterie est Connexion identique. Lorsque le type Connexion identique est configuré pour une connexion et des types de composants de manchon qui sont connectés à un moyeu, la connexion 1 hérite du type de la connexion 2 sur le moyeu connecté.

## Présentation de la création de composants paramétriques

Cette section présente en détail les étapes de création de composants paramétriques à l'aide du générateur de contenu. Voir [Processus de création d'un raccord paramétrique à l'aide du générateur de contenu](#) (page 1131) pour obtenir une description détaillée des procédures que vous allez effectuer.

---


**RUBRIQUES CONNEXES** Voir [Stockage et référence des composants de catalogue](#) (page 125) pour obtenir des informations sur les catalogues de composants et leur structure hiérarchique.

---

## Configuration d'un composant paramétrique

Lorsque vous travaillez dans l'environnement de construction paramétrique, le premier dossier du navigateur de composants est le dossier Configuration du composant. La configuration du composant définit les caractéristiques et le comportement du composant en fonction du domaine, du type et du sous-type auxquels il appartient ; il est nécessaire d'enregistrer le composant. Pour s'assurer que le composant peut être validé et enregistré comme il convient, vous devez définir la configuration du composant avant de commencer la modélisation du composant.

### Exemple de navigateur de composant



La configuration du composant ne se définit qu'une seule fois pour une famille de composants et reste la même pour toutes les tailles de composant. Il existe quatre composants obligatoires pour la configuration du composant :

**Description du composant** Décrit la famille de composants. Vous pouvez modifier la description dans le navigateur de composants. Cependant, vous ne pouvez pas y modifier le nom. Lorsque vous créez un composant, vous saisissez son nom et sa description dans la boîte de dialogue Nouveau composant. Par défaut, la description correspond au nom du composant sauf si vous spécifiez une description différente. Pour les composants existants, la description du composant est prédéfinie.

**Domaine du composant** Définit la famille des composants, tels que les composants de type gaine, tuyau, chemin de câbles, tube IRO ou pièce à vues multiples. Vous ne pouvez pas modifier le domaine du composant dans le navigateur de composants. Le domaine est prédéfini en fonction du catalogue de composants choisi dans la boîte de dialogue Prise en main - Ecran du catalogue du générateur de contenu. Le domaine est sélectionné dans une liste de domaines prédéfinis pour les systèmes de construction.


**Type de composant** Type réel du composant, par exemple, un coude, un té, un ventilateur, un registre ou un réservoir. Dans la liste des types de composants prédéfinis dans le navigateur de composants, vous précisez le type de composant basé sur le système de construction et les catalogues de composants chargés. Le type de composant est d'une grande utilité au moment de la sélection des composants.

**Sous-type de composant** Classe les types de composants. Dans le navigateur de composants, vous spécifiez le sous-type à l'aide de la liste des sous-types prédéfinis. Vous pouvez également entrer un sous-type de composant personnalisé, si vous le désirez. Le sous-type de composant facilite la sélection du composant, car il permet de filtrer un groupe important de composants de même type.

## Modèle d'un composant paramétrique

Un modèle est la représentation graphique d'un composant paramétrique. Dans le générateur de contenu, un modèle se compose de plusieurs fonctions ayant des relations spécifiques entre elles et définissant le comportement d'un composant paramétrique. Certaines fonctions impliquent que vous créez des formes simples ou des points tandis que d'autres exigent une extrusion ou la définition d'une trajectoire. De même, les uns représentent une géométrie visible et les autres vous aident à positionner la géométrie précisément sur un composant. Vous pouvez modifier des fonctions pour peaufiner et faire évoluer vos composants au fur et à mesure. Retoucher des fonctions consiste à agir sur leur forme et leur taille, à les inverser ou encore à les déplacer. Pour modéliser correctement un composant paramétrique, il est important de comprendre les interactions entre les fonctions de modélisation.

Le schéma suivant illustre les fonctions constituant le modèle. Les flèches indiquent la direction de la relation entre les fonctions. Par exemple, modifier la géométrie a un impact sur un profil qui, à son tour, a un impact sur un modificateur, etc.



Les sections suivantes présentent les fonctions de modélisation. Reportez-vous à ce schéma lorsque vous en saurez plus sur chacune des fonctions afin de bien maîtriser les relations qui unissent les fonctions.

## Plans de travail

Un plan de travail est une fonction de modélisation définissant l'emplacement d'un plan dans un espace tridimensionnel (3D). Il s'agit d'un plan de construction infini susceptible d'être placé dans n'importe quelle orientation dans l'espace. Il peut être créé en décalage par rapport à un plan de travail existant ou faire référence à la géométrie 3D. Avec un plan de travail, vous définissez la géométrie, les cotes, les contraintes et les profils qui constituent le modèle du composant. Les plans de travail aident à mettre en place la

géométrie qui serait difficile à positionner de manière paramétrique. En assujettissant les plans de travail à la géométrie, vous contrôlez leur emplacement. Les plans de travail permettent de définir les relations entre les fonctions et de contrôler leur placement.

Un plan de travail apparaît sous forme d'un objet bi-dimensionnel (2D) de forme rectangulaire. Son affichage n'est qu'une représentation graphique du plan infini ; il ne peut être ni déplacé, ni redimensionné. Cependant, vous pouvez contrôler sa visibilité afin d'améliorer la visualisation du modèle. Les plans de travail de décalage et de référence sont définis par l'utilisateur et offrent la possibilité d'être déplacés ou redéfinis.

---

**REMARQUE** Pour obtenir une taille de modèle raisonnable, il est recommandé d'utiliser le moins de plans de travail possible.

---

Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un plan de travail dans le navigateur de composants, il est mis en surbrillance dans la zone de modélisation. Vous pouvez changer la direction de visualisation afin qu'elle corresponde à celle du plan de travail sélectionné lorsque vous ajoutez une géométrie ou des cotes à l'aide de la commande Définir une vue du menu contextuel Plan de travail.

---

**IMPORTANT** Toute fonction attachée à un plan de travail est limitée au plan d'origine. Si vous déplacez un plan de travail, toute fonction liée à ce plan se déplace également. De même, si vous supprimez un plan de travail, toute fonction liée au plan est supprimée. Chaque fonction associée à un plan de travail s'affiche sous le dossier Plan de travail du navigateur de composants.

---

Le générateur de contenu propose trois plans de travail par défaut qui se croisent à l'origine des axes X, Y et Z. Ces plans ont pour vocation de vous aider à commencer la modélisation d'un composant. Vous pouvez ajouter des plans de travail à tout moment de la modélisation. Chaque plan de travail possède son propre système de coordonnées interne. Les plans de travail peuvent être créés sur tout plan dans le système de coordonnées utilisateur actuel (SCU) ou dans le système de coordonnées général (SCG).

Les plans de travail prédéfinis suivants peuvent être ajoutés au modèle à partir de la boîte de dialogue Création d'un plan de travail :

**Par défaut** Crée les plans de travail standard ZX, YZ et XY du SCG.

**Personnalisé** Crée un plan de travail non compris dans les plans de travail prédéfinis. Le plan de travail a des valeurs définies par l'utilisateur pour les directions X et Y et le point d'origine du plan dans le SCU actuel.

**Décalage** Crée un plan de travail décalé d'une distance donnée par rapport au plan de travail source sélectionné. Pour plus d'informations, voir [Plans de travail de décalage et de référence](#) (page 1099).

**Référence** Crée un plan de travail couvrant l'étendue de la fonction d'un modificateur. Pour plus d'informations, voir [Plans de travail de décalage et de référence](#) (page 1099).

**Haut** Crée un plan de travail correspondant à la vue de dessus 3D standard.

**Bas** Crée un plan de travail correspondant à la vue de dessous 3D standard.


**Face** Crée un plan de travail correspondant à la vue de face 3D standard.

**Arrière** Crée un plan de travail correspondant à la vue arrière 3D standard.

**Gauche** Crée un plan de travail correspondant à la vue de gauche 3D standard.

**Droite** Crée un plan de travail correspondant à la vue de droite 3D standard.

#### Visualisation des plans de travail par défaut



## Plans de travail de décalage et de référence


Les plans de travail de décalage et de référence sont relationnels et sont basés sur une ou plusieurs fonctions définies dans le modèle, comme d'autres plans de travail ou modificateurs.

### Plans de travail de décalage

Un plan de travail de décalage se trouve à une certaine distance d'un autre plan de travail. Ce plan de travail peut faire l'objet d'un décalage par rapport à un plan de travail existant qui peut être un autre plan de travail de décalage ou un plan de référence. Pour définir un plan de travail de décalage, il suffit de sélectionner un plan de travail source et de spécifier la distance séparant les deux plans. Vous pouvez utiliser les plans de travail de décalage pour gérer les distances calculées ou spécifiées entre les fonctions telles que les profils, la géométrie et les modificateurs. Les plans de travail peuvent également servir

de guides pour le placement des fonctions qu'il serait difficile de positionner de manière paramétrique. Par exemple, un plan de travail de décalage permet de définir la longueur d'une transition.

#### Création d'un plan de travail de décalage




Spécifiez la distance de décalage.

#### Plans de travail de référence

Un plan de travail de référence se définit comme un plan sur la face de l'étendue d'un modificateur. Chaque modificateur est associé à une étendue invisible ou zone de contour définissant l'étendue de la fonction. Vous pouvez créer un plan de travail qui fait référence à un des plans de l'étendue. Pour définir un plan de travail de référence, sélectionnez un modificateur et un plan de travail source représentant la direction du plan à créer. L'étendue, ou zone de contour, de la fonction est détectée ; deux plans de travail de référence valides sont disponibles pour sélection. Si le modificateur est déplacé ou redimensionné, le plan de travail de référence est déplacé avec lui.

#### Création d'un plan de travail de référence



## Géométrie

Vous construisez un modèle, morceau par morceau, en générant des formes à ajouter et en utilisant des outils susceptibles de retrancher les parties de formes sans intérêt. Dans le générateur de contenu, ces formes ne sont autres que les fonctions du composant que vous créez. Les fonctions de géométrie constituent les blocs de construction de base permettant de définir la forme et la taille du modèle.




La géométrie que vous définissez est bi-dimensionnelle et doit être liée à un plan de travail. Vous pouvez basculer d'un plan de travail à un autre pour définir une géométrie différente. Lorsque vous ajoutez une géométrie au plan de travail, les fonctions de géométrie s'affichent sous le dossier Géométrie du plan de travail associé.

---

**AVERTISSEMENT** Evitez d'utiliser les commandes de géométrie de base d'AutoCAD®. La géométrie d'AutoCAD ne convient pas aux plans de travail et ne peut pas être utilisée pour créer des fonctions dans les modèles de composants paramétriques.

---

#### Visualisation des types de géométries



Le générateur de contenu offre neuf types de géométries pour construire le modèle :

**Point** Défini par un couple de coordonnées X et Y.

**Ligne** Définie par une position et une direction ; contrainte par un point de départ et un point d'arrivée.

**Ligne non délimitée** Définie par une position et une direction ; longueur infinie (absence de contrainte sous forme de points de départ et d'arrivée).

**Cercle** Défini par un point central et un rayon.

**Arc** Défini par un point central et un rayon ; contraint par un point de départ et un point d'arrivée.

**Rectangle** Défini par des lignes et des points qui doivent, par contrainte, conserver les points de départ et d'arrivée pour chaque côté, ainsi qu'un angle droit.

**Ovale** Défini par des lignes, un arc et des points qui sont contraints pour créer deux arcs tangents à deux lignes dont les points de départ et d'arrivés sont définis.

**Référence de point** Défini par un point figurant dans le plan de travail qui est basé sur un point source sélectionné dans un autre plan de travail. La référence de point se déplace et est supprimée en même temps que le point source.

**Géométrie projetée** Définie par une projection d'un modificateur sur un plan de travail spécifié. La géométrie projetée est fixe et ne peut pas être déplacée dans le plan de travail. Elle est liée au modificateur et s'adapte lorsque le modificateur évolue.

## Cotes

Les modèles nécessitent des informations sur les cotes afin de gérer la taille et la position de la conception. Les cotes sont généralement ajoutées après la finalisation des fonctions géométriques du modèle ou le placement d'une connexion. Cependant, vous pouvez ajouter des cotes à tout moment de la procédure de création. Lorsque vous insérez des cotes, vous pouvez appliquer des règles contrôlant la taille et la position des fonctions dans le modèle. Les cotes et les contraintes fonctionnent ensemble. Le modèle est mis à jour lorsque des modifications sont apportées aux cotes.

Les cotes déterminent la longueur, le diamètre ou l'angle de rotation des éléments géométriques du modèle. Lorsque vous ajoutez une cote, un paramètre de taille correspondant est également inclus. Ce paramètre crée une valeur de mannequin pour la cote offrant la possibilité de choisir la valeur de la cote. Les cotes peuvent être définies comme des constantes numériques par défaut ou des équations. Bien que vous puissiez utiliser indifféremment les unes et les autres, chacune d'elles répond à des besoins spécifiques.

- Les constantes numériques sont pratiques dès lors qu'un élément géométrique possède une taille fixe ou statique renseignée par une valeur issue d'un tableau de base, d'une liste ou encore d'un type de stockage constant.
- Les équations présentent un intérêt lorsque la taille d'une fonction doit être définie mathématiquement par rapport à la taille d'une autre fonction.


Le générateur de contenu attribue un nom de variable à chaque paramètre de cote. Les lettres et les nombres servent à indiquer le type de cote (la longueur ou le diamètre, par exemple) ainsi que l'ordre dans lequel la cote a été ajoutée au modèle (1 en premier, 2 en deuxième, etc.). Pour éviter toute déformation de la forme du modèle à l'application des cotes, veillez à définir d'abord les cotes les plus grandes. Le type de cote dépend de la fonction choisie et de l'endroit où vous placez les cotes.

---

**REMARQUE** Lorsque vous insérez des cotes, il est recommandé de sélectionner des points afin de signaler les points de départ et d'arrivée. Il est utile de désactiver la géométrie dont vous n'effectuez pas la cotation afin de faciliter la sélection.

---

#### Visualisation des types de cotes



Le générateur de contenu propose neuf types de cotes à inclure dans le modèle :

**Distance** Peut être définie pour les paires de géométries de tout type. Définit la valeur comprise entre deux fonctions. La valeur d'une cote de distance ne peut pas être négative. Lorsque vous ajoutez des cotes de distance entre 2 lignes, cela implique que les lignes soient parallèles et non confondues.

**Distance horizontale** Peut être définie pour les paires de géométries de tout type. Définit la valeur séparant deux fonctions dans le sens horizontal. La valeur d'une cote de distance ne peut pas être négative.

**Distance verticale** Peut être définie pour les paires de géométries de tout type. Définit la valeur séparant deux fonctions dans le sens vertical. La valeur d'une cote de distance ne peut pas être négative.

**Distance parallèle** Peut être définie pour les paires de géométries de tout type. Définit la valeur séparant deux fonctions dans une direction parallèle. La valeur d'une cote de distance ne peut pas être négative.

**Distance perpendiculaire** Peut être définie pour les paires de géométries de tout type. Définit la valeur séparant deux fonctions dans une direction perpendiculaire. La valeur d'une cote de distance ne peut pas être négative.

**Diamètre** Défini pour la géométrie d'un cercle ou d'un arc. Spécifie la valeur du diamètre d'une fonction circulaire.

**Angle** Défini pour les paires de géométries linéaires. Spécifie la valeur exprimée en degrés entre deux fonctions linéaires. Voir aussi Angle de trajectoire.

**Angle de la trajectoire** Définit le rayon (direction de l'angle) qu'utilise le logiciel afin de s'assurer que le composant 3D est construit correctement.

L'angle de la trajectoire s'affiche en tant qu'AngleA1, AngleA2 etc. sous Paramètres de taille dans le générateur de contenu.

## Contraintes

En fonction de la géométrie du modèle, vous serez amené à insérer une ou plusieurs contraintes afin de définir la forme ou la taille du modèle. Les contraintes appliquent des règles auxquelles vous voulez que le modèle obéisse. Contraindre un modèle revient à contrôler les modifications possibles de sa forme ou de sa taille, c'est-à-dire ses "degrés de liberté". Par exemple, un cercle possède deux degrés de liberté : l'emplacement de son centre et la valeur de son diamètre. Si le centre et le diamètre sont spécifiés, le cercle est entièrement contraint : la gestion de ces valeurs est alors possible. Les contraintes spécifient les relations unissant les fonctions géométriques (par exemple, deux fonctions sont perpendiculaires, parallèles, tangentes, concentriques ou possèdent le même milieu ou un même rayon).

---


**REMARQUE** Après avoir ajouté la géométrie, les cotes ou les contraintes au modèle, les degrés de liberté s'affichent sur la ligne de commande.

---


Les contraintes et les cotes agissent ensemble en vue de contrôler la forme et la taille du modèle. En cas de modification du modèle, la géométrie conserve les relations établies entre les fonctions conformément aux contraintes appliquées. En ajoutant des contraintes, vous précisez l'intention de la conception. Ainsi, il est possible de mettre en oeuvre une contrainte parallèle entre deux lignes sur la base de la géométrie du modèle. Vous pourriez également ajouter une contrainte pour imposer la même longueur aux deux lignes.

Après avoir appliqué des contraintes géométriques, examinez le modèle et rectifiez ou remplacez les contraintes, si nécessaire. Avec la pratique, vous parviendrez à déterminer les contraintes à utiliser dans le modèle en vue de réaliser les objectifs de votre conception. Certaines contraintes ne s'appliquent qu'aux lignes, d'autres concernent seulement les arcs, les cercles ou les points.


### Application d'une contrainte tangente



### Application d'une contrainte parallèle



### Application d'une contrainte perpendiculaire



### Application d'une contrainte concentrique



Le générateur de contenu propose un éventail de dix contraintes géométriques. La liste suivante décrit ces contraintes et les fonctions auxquelles elles sont associées.

**Tangente** Définie entre la géométrie incurvée (tel un cercle ou un arc) et une autre géométrie incurvée ou une ligne. Cette contrainte rend deux courbes tangentes l'une par rapport à l'autre, même si elles ne partagent pas physiquement un point. La tangence est couramment utilisée en tant que contrainte d'une ligne à un arc ou à un cercle.

**Parallèle** Peut être définie pour des paires de géométries ayant une direction (des lignes, par exemple). Rend deux lignes, ou davantage, parallèles entre elles.

**Perpendiculaire** Peut être définie pour des paires de géométries ayant une direction (des lignes, par exemple). Place les lignes sélectionnées à angle droit.

**Concentrique** Peut être définie pour toute combinaison de cercles et de points. Fixe les centres de la géométrie au même emplacement. Cette contrainte est couramment appliquée entre deux cercles (le centre des cercles est identique), entre un cercle et un point (le point est le centre du cercle) ou entre deux points (les points sont superposés).

**Confondue** Peut être définie entre un point et toute géométrie. Place deux points (centres compris) au même emplacement ; le point fait partie de la géométrie.

**Distance identique** Peut être définie entre deux paires de géométries. La distance entre la première paire de géométries est fixée à la même distance de la deuxième paire. La contrainte de distance identique ne contrôle pas la distance réelle. Chaque paire de géométries doit correspondre à l'une des configurations suivantes : toute combinaison de points et de lignes, deux cercles et deux arcs concentriques contraints ou encore un point et un cercle/un arc liés par une contrainte concentrique.

**Rayon identique** Peut être défini entre 2 cercles ou 2 arcs. Attribue la même valeur au rayon de deux cercles ou arcs. Les contraintes de rayon identique ne contrôlent pas la valeur des rayons.

**Milieu** Peut être défini entre un point et deux autres points ou deux autres lignes. Le point se trouve à égale distance des deux autres géométries. Les contraintes de milieu ne contrôlent pas la distance. Cette contrainte sert habituellement à placer un point au milieu d'une ligne.

**Symétrie** Peut être définie entre deux géométries de même type et une ligne. Les deux géométries sont organisées de manière symétrique des deux côtés de la ligne. La contrainte de symétrie n'oblige pas la géométrie contrainte à conserver une image miroir exacte.

**Normale** Peut être définie entre une ligne ou une courbe et une courbe. Notez que la normale ne peut pas s'appliquer à deux lignes. Préférez dans ce cas la contrainte perpendiculaire. Les courbes se coupent et les directions des tangentes aux courbes sont perpendiculaires au point d'intersection. Ce type de contrainte est couramment destiné à contraindre une ligne à la normale d'une ellipse.

## Profils

Le profil est le contour 2D d'une forme géométrique. Grâce au générateur de contenu, créer un profil n'est pas plus compliqué que dessiner une forme fermée. Les profils sont comparables à la géométrie en ce sens qu'ils sont la représentation graphique des formes 2D constituant le modèle. Etant donné que les profils associent automatiquement des contraintes à la géométrie, vous pouvez les utiliser comme source d'informations pour générer ensuite des fonctions. Vous produisez des profils sur un plan de travail et leur appliquez des modificateurs tels que des extrusions.

Le générateur de contenu fournit 4 types de profils pour la création de fonctions dans le modèle :

**Circulaire** Crée un profil basé sur un cercle défini par un centre et un diamètre de manière à conserver la forme.

**Rectangulaire** Crée un profil basé sur un rectangle défini par quatre lignes, quatre points et quatre contraintes perpendiculaires visant à conserver la forme.

**Ovale** Crée un profil basé sur un ovale défini par deux lignes, deux arcs, quatre points et quatre contraintes de tangence visant à conserver la forme.

**Personnalisé** Crée un profil à partir de la géométrie existante dans le modèle. La géométrie doit être attachée à un plan de travail unique. Les contraintes sont affectées au besoin pour conserver la forme de la géométrie telle qu'elle a été sélectionnée.

## Modificateur


Après avoir créé les profils, vous pouvez appliquer des modificateurs pour créer des fonctions tridimensionnelles (3D) du modèle. Un modificateur est un terme général désignant toute opération relative aux fonctions du modèle. Vous pouvez utiliser les modificateurs pour extruder, ajouter ou soustraire des fonctions et balayer un profil le long d'une trajectoire. Vous pouvez également vous en servir pour créer des fonctions de plan de coupe et de réduction.

Le générateur de contenu met à votre disposition six types de modificateurs : extrusion, chemin, réduction, plan de coupe, soustraction booléenne et addition booléenne. Le modificateur d'extrusion correspond au type le plus fréquemment utilisé dans la modélisation de composants et représente généralement la fonction de base d'un modèle. Lorsque vous extrudez un profil pour créer une fonction, vous spécifiez la manière dont la fonction modifie la forme en choisissant une opération parmi les quatre suivantes : plan médian, plan, source - cible, borgne.

### Modificateur d'extrusion plan médian

Une extrusion de type plan médian utilise le profil comme le centre de l'extrusion et balaie le profil à égale distance de chaque côté du centre.


### Application d'un modificateur d'extrusion plan médian



### Modificateur d'extrusion plan

Une extrusion de type plan balaie le profil entre le profil lui-même et un plan de travail spécifié. S'il s'agit d'un plan de travail de référence, l'extrusion est mise à jour lorsque le plan est déplacé.


#### Application d'un modificateur d'extrusion plan



### Modificateur d'extrusion source - cible

Une extrusion source - cible balaie un profil entre deux plans de travail.

#### Application d'un modificateur d'extrusion plan source - cible






### Modificateur d'extrusion borgne

Une extrusion borgne balaie un profil à une distance spécifiée le long de la normale ou de l'axe perpendiculaire. Vous pouvez inverser l'extrusion pour balayer le profil dans la direction opposée de la normale par défaut.


#### Application d'un modificateur d'extrusion borgne



### Modificateur de trajectoire

Un modificateur de trajectoire balaie un profil le long de la géométrie de la trajectoire. Il crée une fonction 3D basée sur les profils de départ et d'arrivée d'une partie de la géométrie (une ligne ou un arc, par exemple). Les profils de départ et d'arrivée doivent être différents. Les modificateurs de trajectoires sont particulièrement utiles lors de la création de coudes.

#### Application d'un modificateur de trajectoire




Vous pouvez également spécifier le nombre de segments à utiliser pour créer une fonction 3D, ce qui est pratique si vous voulez créer des coudes à goussets.

### Modificateur de réduction

Un modificateur de réduction crée un réducteur entre deux profils. Ce dernier inclut un profil de départ et un profil d'arrivée qui ne peuvent pas figurer dans le même plan de travail. Les références de points permettent de s'assurer que les profils s'alignent entre les plans de travail ; il est inutile que les centres soient alignés.

### Application d'un modificateur de réduction



### Modificateur de plan de coupe


Un tel modificateur coupe une fonction en deux parties dont une seule sera conservée. Un modificateur de plan de coupe permet de biseauter l'extrémité d'une fonction ce qui permet la création de fonctions plus avancées comme une ventilation aspirante. Vous pouvez modifier le plan de coupe en faisant glisser la normale ou l'axe perpendiculaire du modificateur pour créer des inclinaisons personnalisées. Les plans de coupe sont mis à jour si la longueur du modificateur varie.

---

**REMARQUE** Les plans de coupe ne peuvent pas être définis de manière paramétrique. La manière dont ils sont définis dans le modèle dépend de leur mode d'affichage lorsque vous les placez dans le dessin.

---


### Application d'un modificateur de plan de coupe




### Modificateur d'addition booléenne

Ce modificateur combine deux fonctions pour créer une fonction unique. Il utilise un concept de base de l'addition : une géométrie à l'intérieur d'une autre géométrie est retranchée lorsque les géométries sont ajoutées l'une à l'autre. Ce modificateur est pratique lorsque vous créez des modèles de pièces à vues multiples (un équipement, par exemple) placées dans votre dessin telles qu'elles ont été créées dans le modèle.


#### Application d'un modificateur d'addition booléenne



Sélectionnez le premier objet.



Sélectionnez le deuxième objet.




Modificateur d'addition booléenne obtenu


### Modificateur de soustraction booléenne

Ce modificateur soustrait une ou plusieurs fonctions d'une autre fonction engendrant ainsi une fonction nouvelle. Le modificateur de soustraction booléenne utilise une formule de base lorsque vous produisez la fonction : les objets de soustraction sont retirés de l'objet de base. Pour voir les résultats dans le modèle, les fonctions de soustraction et la fonction de base doivent avoir une intersection. En l'absence d'intersection, les fonctions de soustraction sont supprimées de la fonction de base sans changement visible dans le modèle.


#### Application d'un modificateur de soustraction booléenne



Sélectionnez l'objet de base.



Sélectionnez l'objet de soustraction.




Modificateur de soustraction booléenne obtenu

## Primitives

Les primitives sont des versions limitées de modèles de composants destinées à servir à plusieurs reprises pendant la création du composant. Elles représentent des formes de base telles qu'une boîte ou un tore et font couramment office de connexions entre les composants. Citons, par exemple, une connexion tuyau bridée ou une connexion gaine.

### Primitives représentant des formes de base

Zone



Cône




Cylindre




### Primitives représentant des connexions de composants

Connexion gaine non définie -  
Circulaire



Connexion tuyau bridé



Connexion tuyau rainuré



Les primitives incluent les fonctions de modélisation suivantes :

- plans de travail
- géométrie, contraintes, dimensions et paramètres de modèle
- profils (contours 2D des formes géométriques)
- modificateurs (opérations générant des fonctions 3D à partir des profils)

Les primitives représentant les connexions de composants intègrent également des connexions définies.

Etant donné que les primitives ne représentent pas des composants complets, elles ne sont pas associées à un type de composant, à des paramètres de taille et à des données de positionnement automatique. Une primitive est définie par un fichier DWG spécifiant sa configuration limitée et une image d'aperçu (fichier BMP) visant à faciliter sa sélection lorsque les utilisateurs ajoutent des primitives aux composants. Puisque les primitives ne sont pas des composants,

vous ne pouvez pas les ajouter aux catalogues. En revanche, elles sont stockées dans un dossier de contenu.

AutoCAD MEP offre des primitives pour de nombreuses formes fréquemment employées dans les composants ainsi que des connexions usuelles. Les primitives incluent de nombreuses fonctions de modélisation requises pour la construction d'un composant paramétrique personnalisé. C'est pourquoi vous pouvez les utiliser pour élaborer rapidement un modèle de composant et lui ajouter des connexions. Pour plus d'informations, voir [Modélisation à l'aide des primitives](#) (page 1177).

## Longueurs d'ajustement et points de placement

Après avoir finalisé le modèle de votre composant, vous devez définir son comportement à l'insertion afin de pouvoir placer correctement votre composant dans le dessin. Le comportement à l'insertion implique la définition du point de placement (ou point d'insertion) utilisé lorsque vous insérez un composant dans un dessin et la spécification des longueurs d'ajustement des composants (raccords, par exemple) nécessitant l'ajustement d'autres composants en cas de placement dans une conduite.

L'option de positionnement automatique figurant dans la boîte de dialogue relative aux options du générateur de contenu contrôle si les longueurs d'ajustement et les points de placement sont définissables pour un composant. Lorsque vous activez cette option, le dossier Données de positionnement automatique est disponible dans le navigateur de composants et contient les commandes permettant d'insérer des longueurs d'ajustement et des points de placement.

---

**REMARQUE** Pour les pièces à vues multiples de type paramétrique, ce dossier se trouve par défaut dans le navigateur de composants de sorte que vous pouvez définir le point de placement pendant le processus de modélisation.


---

### Longueurs d'ajustement

Les longueurs d'ajustement sont disponibles seulement lorsque vous créez un raccord paramétrique. Configurées pour fonctionner avec l'option de positionnement automatique activée, les longueurs d'ajustement définissent les cotes de longueur permettant d'adapter d'autres composants et de réserver ainsi de l'espace pour un nouveau raccord. Par exemple, lorsque vous ajoutez un té à une conduite existante dans votre dessin, le segment est ajusté à la longueur de la conduite principale, créant deux segments séparés situés de chaque côté du raccord.

Chaque longueur d'ajustement est définie à partir du centre ou du point d'intersection du raccord jusqu'à une extrémité ou à un point de connexion du raccord. Pour un ajustement correct des composants à l'insertion du composant paramétrique dans un dessin, vous devez définir les longueurs d'ajustement pour ce composant dans un ordre donné : de gauche à droite, puis de bas en haut. Le nombre de longueurs d'ajustement requis pour un composant dépend du type de raccord et du nombre de points de connexion, comme illustré ci-après :


**Les coudes requièrent deux longueurs d'ajustement**




**Les réductions requièrent deux longueurs d'ajustement**




**Les tés requièrent trois longueurs d'ajustement**



**Les croix requièrent quatre longueurs d'ajustement**



Pour ajouter une longueur d'ajustement, vous sélectionnez des points de noeuds corrects présents dans le modèle et définissez la longueur sous forme d'une distance. L'illustration suivante montre comment les longueurs d'ajustement d'un raccord en forme de té seront définies :



Un té possède 3 longueurs d'ajustement : deux d'entre elles partent du point central de la conduite principale et vont vers l'extrémité de chaque partie latérale de la conduite (1 et 2), la troisième part du centre de la conduite principale pour rejoindre l'extrémité de l'embranchement (3).

### Points de placement

Pour les pièces à vues multiples de type paramétrique, le point de placement correspond au point d'insertion permettant de placer le composant dans le dessin. Contentez-vous de spécifier un point dans votre modèle en guise de point de placement. Pour les raccords paramétriques, l'option avancée Positionnement automatique de la boîte de dialogue des options du générateur de contenu active l'insertion automatique de composants lors du positionnement. La position de la connexion 1 est la position d'insertion, que vous pouvez activer ou désactiver.

## Paramètres du modèle

Les paramètres du modèle contrôlent la forme et la taille globales du modèle en établissant les relations entre les paramètres définis. Au fur et à mesure que vous ajoutez des cotes et des contraintes au modèle, les paramètres s'affichent sous le dossier Paramètres du modèle dans le navigateur de composants. La boîte de dialogue Paramètres du modèle est le point névralgique à partir duquel vous visualisez, créez ou modifiez les paramètres de cotation du modèle. Vous pouvez définir des paramètres pour spécifier d'autres relations du modèle ou enrichir les nomenclatures de dessin ultérieurement.

Il est souvent plus pertinent d'attribuer des valeurs numériques aux cotes et aux autres paramètres de fonction pendant la construction du modèle. Lorsque vous finalisez la géométrie, vous pouvez éditer les paramètres du modèle afin d'inclure des valeurs calculées. L'assistant d'équation, disponible depuis la boîte de dialogue Paramètres du modèle, permet de vérifier si l'équation générée

est correcte et donne lieu à un résultat. Chaque paramètre de la boîte de dialogue Paramètres du modèle inclut les éléments suivants :

**Nom** Identifiant unique du paramètre. Des noms sont attribués par défaut aux paramètres du modèle (D1, D2, D3, etc.). Vous pouvez néanmoins en changer. Les paramètres définis par l'utilisateur doivent avoir des noms uniques.

**Valeur** Résultat de l'évaluation de l'équation.

**Equation** Expression mathématique qui définit la valeur du paramètre. Vous avez le droit d'utiliser des constantes et d'autres paramètres propres au modèle ou définis par l'utilisateur et des opérateurs mathématiques dans une équation. Vous pouvez définir l'équation à partir de l'assistant d'équation.

**Description** Description du paramètre sous forme de texte, définie par l'utilisateur


---

**REMARQUE** Lorsque vous utilisez une valeur de constante dans une équation, assurez-vous d'avoir défini la constante en tant que paramètre du modèle. Vous devez vérifier si le résultat n'est pas nul pour éviter tout résultat inattendu dans votre modèle.

---

## Connexion d'un composant paramétrique

Dans l'environnement de construction paramétrique du générateur de contenu, vous pouvez ajouter des connexions au composant. Les connexions permettent au composant d'être raccordé intelligemment à d'autres objets Building Systems dans votre présentation. Il est possible de définir une ou plusieurs connexions pour un composant.



Lorsque vous ajoutez une nouvelle connexion de tuyau à un segment de tuyau ou une pièce à vues multiples, le logiciel affecte automatiquement les valeurs de paramètres à la longueur d'insertion de connexion et à la tolérance angulaire de mise en oeuvre. Les critères suivants sont affectés à la longueur d'insertion de connexion et à la tolérance angulaire de mise en oeuvre :


- Le numéro de connexion associé à la valeur de la longueur d'insertion de connexion et de la tolérance angulaire de mise en oeuvre, par exemple : longueur d'insertion de connexion 1 ou tolérance angulaire de mise en oeuvre 1 désignant la connexion 1



- Description
- Type de paramètre constant
- Type de données de nombre réel
- Unités :
  - Pour la longueur d'insertion de connexion : longueur de dessin en unités (pouces ou millimètres)
  - Pour la tolérance angulaire de mise en oeuvre : degrés
- Valeur par défaut : 0,000

Les connexions sont placées de gauche à droite, puis de haut en bas dans le positionnement en plan X-Y, comme illustré ci-après.

#### Orientation de raccord de connexion



Le domaine Tuyauterie comprend des raccords avec des connexions femelles. Les types de connexion avec connexions femelles incluent les moyeux, les collets et les joints mécaniques. La connexion femelle sur un coude ou un té est désignée en tant que connexion 2. La connexion femelle sur les raccords asymétriques, notamment les croix, est désignée en tant que connexion 2 et connexion 4. Lorsque vous ajoutez une nouvelle connexion de tuyau à un segment de tuyau ou une pièce à vues multiples, le logiciel ajoute automatiquement les paramètres de longueur d'insertion de connexion et de tolérance angulaire de mise en oeuvre.

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Voir [Conseils de création de contenu de raccords paramétriques](#) (page 1091) pour obtenir des instructions sur la construction de contenu de raccords paramétriques. Voir aussi [Types de connexion pour les tuyaux et les raccords de tuyauterie](#) (page 446) pour une description des types de raccord du domaine Tuyauterie.

---

**IMPORTANT** La position de la première connexion insérée dans le modèle détermine l'orientation de l'axe du composant à l'insertion. Si, par exemple, vous placez la première connexion sur un composant avec un vecteur perpendiculaire, la direction du vecteur définit l'orientation positive par rapport à l'axe X lorsqu'elle est insérée dans un dessin.

---

La forme de la connexion est déterminée par celle du modificateur auquel la connexion est associée. Vous définissez la taille de la connexion au moment où vous placez les cotes lors de l'ajout de la connexion au modèle.

---

**REMARQUE** Si un seul profil définit plusieurs connexions, vous n'ajoutez les cotes à la connexion qu'une seule fois.

---


Lorsque la connexion est en place, vous pouvez attribuer le type de connexion dépendant du domaine du composant. Citons, par exemple, les connexions de type bridé, collé, joint coulissant.

Le domaine définit les règles de connexion du composant. Les connexions d'un domaine particulier savent comment se raccorder à d'autres composants de ce domaine, mais pas aux composants d'un autre domaine. Ainsi, un régulateur d'air affecté au domaine de gaines ne peut pas être relié à un segment de canalisation.

## Tailles d'un composant paramétrique


Les [paramètres de modèle](#) d'un composant paramétrique établissent la taille par défaut du composant dans le modèle et fonctionnent comme des mannequins pour les tailles réelles des composants que vous définirez par la suite. Quant aux paramètres de taille, ils définissent les tailles réelles du composant. Il existe un lien direct entre les paramètres du modèle et les paramètres de taille. Lorsque vous ajoutez un paramètre de modèle au modèle du composant, le logiciel insère également le paramètre de taille correspondant.

## Paramètres de modèle et de taille d'un registre rond



Vous définissez les paramètres de taille d'un composant paramétrique en spécifiant la valeur des paramètres de taille dans la boîte de dialogue Paramètres de taille.

### Paramètres de taille d'un registre rond



La boîte de dialogue Paramètres de taille propose trois modes :

- **Configuration des paramètres.** Vous utilisez ce mode pour examiner et changer les attributs des paramètres comme la description, le type de stockage des données, le type de données, les unités et la visibilité. Le type de stockage des données détermine si les valeurs de paramètres sont enregistrées sous forme de liste, d'un tableau, d'une constante ou d'un calcul. Pour plus d'informations sur le stockage de données, voir [Stockage et référence des composants de catalogue](#) (page 125).

---

**REMARQUE** Lorsque vous ajoutez un paramètre de modèle, le paramètre de taille correspondant possède plusieurs attributs qui ne peuvent pas être rectifiés, notamment le type de données, les unités et le contexte.


---

- **Valeurs.** Faites appel à ce mode pour afficher et changer les valeurs des paramètres stockés sous forme de listes, de tableaux et de constantes. Vous définissez plusieurs tailles de composant en saisissant la valeur des paramètres de taille. Vous avez la possibilité d'entrer manuellement les valeurs ou de les copier-coller à partir d'un autre composant affiché dans le générateur de contenu, à partir d'un composant ouvert dans l'éditeur de catalogues ou à partir d'une feuille de calcul. En ce qui concerne les paramètres des connexions, insérez éventuellement les tailles qui conviennent pour les segments utilisés par défaut lors du positionnement.
- **Calculs.** Dans ce mode, vous consultez et corrigez les formules de calcul des paramètres telles que la formule définissant le nom des tailles de composant ou la formule d'un paramètre personnalisé. Vous ne pouvez pas modifier les formules des paramètres définies pour le modèle dans la boîte de dialogue Paramètres de taille ; pour ce faire, faites appel à la boîte de dialogue Paramètres du modèle, comme indiqué dans [Ajout de cotes à un raccord paramétrique](#) (page 1151).

### Paramètres de taille pour les tubes IRO

La boîte de dialogue Paramètres de taille pour le contenu de tube IRO a été mise à jour afin d'inclure des cotes distinctes pour les diamètres extérieur (nominal) (ND1, ND2) et matériel (Mat), comme indiqué ci-après. Dans les versions précédentes, seul le diamètre réel (D1, D2) était disponible dans le Générateur de contenu.

### Boîte de dialogue Paramètres de taille pour le contenu de tube IRO



### Paramètres non graphiques

Dans le mode Configuration des paramètres de la boîte de dialogue Paramètres de taille, il est possible d'ajouter des paramètres non graphiques à la famille des composants. Cet outil présente un intérêt si vous désirez inclure des informations sur les matériaux ou les fabricants, par exemple.

Pour ajouter des paramètres non graphiques, procédez selon l'une des deux méthodes suivantes :

- Vous sélectionnez les paramètres dans une liste de paramètres prédéfinis et facultatifs (URL du composant, Matériau...). Les paramètres prédéfinis disponibles dépendent du type de composant ainsi que des paramètres définis dans la famille de composants personnalisée.
- Vous êtes en mesure d'ajouter des paramètres personnalisés. Pour ces paramètres, vous définissez tous les attributs de paramètre, si vous le souhaitez.

L'utilisation des paramètres non graphiques dans le but de stocker des informations supplémentaires sur les composants facilite l'identification des composants dans votre dessin durant la phase de conception. Cette solution enrichit ainsi les nomenclatures de vos documents de construction. Pour plus d'informations, voir [Collecte des données de projet](#) (page 982).


## Copie et collage des tailles de composant

Lorsque vous souhaitez intégrer de nouvelles tailles à un composant, réutilisez les valeurs provenant d'autres familles de composants à l'aide de la

fonctionnalité copier-coller standard de Microsoft® Windows : CTRL+C pour la commande Copier et CTRL+V pour la commande Coller. Ces commandes sont également disponibles dans :

- la barre d'outils de la boîte de dialogue Paramètres de taille
- le menu contextuel (cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'intitulé ou la valeur d'un paramètre)

Il est possible également de copier-coller des valeurs provenant d'un autre composant affiché dans le générateur de contenu, d'un composant ouvert dans l'éditeur de catalogues ou à partir d'une feuille de calcul Microsoft® Excel.

Pour ouvrir l'éditeur de catalogues dans le générateur de contenu, cliquez sur  (Ouvrir l'éditeur de catalogues) sur la barre d'outils située dans la boîte de dialogue Paramètres de taille.

Si vous sélectionnez une ou plusieurs valeurs de paramètre, les copiez et les collez dans un autre paramètre, le logiciel ne colle que les valeurs.

Si vous sélectionnez l'intitulé d'un paramètre de manière à copier et coller l'ensemble de ses valeurs, le logiciel prend également en compte le type de stockage des données. Copier et coller les valeurs de cette manière est autorisé pour les paramètres dont le type de stockage de données est identique ou si le type correspond à Liste ou Table. Dans ce dernier cas, le logiciel vous invite à indiquer si vous désirez coller les valeurs uniquement, à coller le type de stockage de données et leurs valeurs ou à annuler l'opération.

## Insertion des tailles de connexions ou des segments par défaut

Les préférences de positionnement définissent, par type de connexion et par forme, les composants par défaut pour un domaine (gaine, tuyau, chemins de câbles ou tube IRO). Les composants par défaut sont les segments ou les connexions à utiliser par défaut au cours du positionnement. Pour plus d'informations sur la boîte de dialogue Préférences de positionnement de la gaine, voir [Configuration des préférences de composants de gaines](#) (page 312).

Lorsque vous créez des composants personnalisés, vous pouvez récupérer les tailles définies pour les paramètres de connexion des segments par défaut et les insérer dans les composants personnalisés. Supposons, par exemple, que vous ayez un diffuseur à collet carré personnalisé avec une connexion gaine rectangulaire à bande. Pour représenter la largeur et la hauteur de la connexion gaine, le diffuseur dispose des paramètres de taille nommés RW1 et RH1. Pour insérer rapidement une liste de tailles dans ces paramètres, vous pouvez extraire

les tailles des paramètres de connexions RW1 et RH1 pour le segment spécifié par défaut lors du positionnement de la gaine rectangulaire à bande.

L'insertion de tailles pour les segments par défaut dans vos composants personnalisés est particulièrement utile lorsque la liste des tailles requise est longue et contient des valeurs proches de celles du segment par défaut correspondant. Gardez à l'esprit que le logiciel remplace les valeurs existantes par les valeurs insérées. Après l'intégration des valeurs, vous pouvez ajouter ou supprimer des tailles comme bon vous semble.

---

**REMARQUE** Cette fonction n'est disponible que pour les composants paramétriques et si le domaine et le type de la connexion sont spécifiés. Ces informations sont nécessaires à l'identification et à l'extraction des tailles de connexion relatives au segment approprié dans le catalogue.

---


#### **Pour insérer les tailles de connexion d'un segment par défaut dans un composant**

- 1 Si nécessaire, ouvrez le composant paramétrique dans le générateur de contenu.
- 2 Dans le navigateur de composants, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Paramètres de taille et cliquez sur Modifier des valeurs.
- 3 Dans la boîte de dialogue Paramètres de taille, sélectionnez la valeur actuelle du paramètre de taille pour lequel vous voulez ajouter les tailles du segment par défaut.

---

**REMARQUE** Le type de stockage des données du paramètre sélectionné doit être Liste ou Table. Si le paramètre désigne une connexion tuyau, le stockage des données doit être de type Table.

---

- 4 Dans la boîte de dialogue Paramètres de taille, cliquez sur  (Valeurs de connexion par défaut) dans la barre d'outils.  
Sinon, cliquez sur une valeur avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Par défaut.
- 5 Si vous avez sélectionné la valeur d'une connexion tuyau (dans la boîte de dialogue Choisir un composant), sélectionnez le raccord de tuyauterie dont vous voulez insérer les valeurs et cliquez sur OK.  
Pour les connexions tuyau seulement, vous devez sélectionner un raccord de tuyauterie, car vous avez le choix entre plusieurs types

de connexion pour les raccords de tuyauterie (mais pas pour les segments de tuyau).

- 6 Si le type de stockage des données du paramètre qui se trouve dans le segment par défaut n'est pas le même que celui de votre composant personnalisé, vous devez préciser si vous voulez coller les valeurs uniquement ou le type de stockage des données et les valeurs ou encore annuler l'opération.

Les valeurs du paramètre de la connexion figurant dans le segment par défaut sont alors insérées dans le paramètre de la connexion sélectionné dans le composant personnalisé.

## Spécification de la taille des connexions tuyau

Pour ajouter des tailles aux connexions tuyau se trouvant sur les composants, entrez le diamètre nominal de la connexion. Cette opération a pour effet de rechercher le diamètre physique qui convient selon le type de connexion.

Pour déduire le diamètre physique, le programme recherche dans le catalogue des tuyaux actif les connexions de même type et de même diamètre nominal. Si le composant auquel vous ajoutez des tailles est une connexion, il filtre les résultats de manière à inclure seulement les connexions du catalogue de sous-type de composant identique, si ce dernier a été spécifié. Il récupère ensuite la valeur physique du diamètre nominal pour la première connexion dans les résultats et insère cette valeur dans votre composant.

Si nécessaire, vous pouvez modifier les valeurs du diamètre physique extraites par le programme.

## Prévisualisation d'un composant paramétrique

Après avoir terminé la modélisation du composant et avoir ajouté différentes tailles, vous êtes en mesure d'afficher un aperçu de chaque taille de composant pour vérifier l'intégrité du composant avant d'exploiter ces tailles dans vos dessins.


---

**REMARQUE** La prévisualisation du composant ne prend en charge que les composants paramétriques créés avec le générateur de contenu.


---

Vous accédez à la fonction de prévisualisation du composant à partir de la boîte de dialogue Paramètres de taille. Sélectionnez une taille de composant



et cliquez sur  dans la barre d'outils : le Visualiseur d'objets paramétriques s'affiche. Chaque fois que vous sélectionnez une autre taille de composant dans la boîte de dialogue Paramètres de taille, le Visualiseur d'objets paramétriques est actualisé pour afficher l'aperçu du nouveau composant. Vous avez également la possibilité de faire pivoter le composant dans le visualiseur d'objets pour consulter les aperçus tridimensionnels (3D) de la taille du composant.

#### Exemple de visualiseur d'objets paramétriques



Pour prévisualiser une taille de composant définie dans une ligne de la table, cliquez sur n'importe quelle cellule de la ligne ou appuyez sur *FLECHE+HAUT* et *FLECHE+BAS* pour passer d'une taille à l'autre. Si les tailles de composant font partie d'une liste, cliquez deux fois sur la valeur de liste par défaut ou appuyez sur *CTRL+FLECHE+HAUT* ou *CTRL+FLECHE+BAS* pour parcourir la liste des tailles.

## Image d'aperçu d'un composant paramétrique

Vous pouvez générer l'image d'aperçu avant d'utiliser le générateur de contenu pour créer le composant paramétrique ou laisser le générateur de contenu générer l'image après finalisation du modèle.

---

**REMARQUE** La taille du bitmap doit être de 200 x 200 pixels et 256 couleurs.


---

L'image d'aperçu contribue à identifier le composant au moment de sa sélection. Lorsque vous faites appel au générateur de contenu pour produire un aperçu, une image bitmap (BMP) basée sur la direction de visualisation spécifiée apparaît. Vous avez le choix entre dix directions de visualisation standard orthographiques et isométriques d'AutoCAD® pour afficher le modèle (Haut, Bas, Gauche, Droite, Face, Arrière, Isométrique S-O, Isométrique S-E, Isométrique N-O, Isométrique N-E). L'aperçu est enregistré avec le composant lorsque vous enregistrez le composant dans le catalogue.


## Comportements à l'insertion d'un composant paramétrique

Divers comportements à l'insertion sont configurables pour les pièces à vues multiples et les raccords paramétriques.

Vous spécifiez certains d'entre eux à l'aide du modèle de composant. Pour une pièce à vues multiples, il convient de préciser le point de placement (ou point d'insertion) lorsque la pièce est incluse dans le dessin. Pour un raccord, vous spécifiez les longueurs d'ajustement et le point de placement à l'ajout du raccord dans les dessins au cours du positionnement automatique réalisé par le programme. Les longueurs d'ajustement définissent les cotes de longueur permettant d'ajuster d'autres composants de manière à ménager de l'espace pour installer le raccord. Pour plus d'informations, voir [Longueurs d'ajustement et points de placement](#) (page 1113).

Il est nécessaire de définir d'autres comportements à l'insertion dans la boîte de dialogue Options que vous ouvrez en cliquant sur  dans le navigateur de composants du générateur de contenu.

### Boîte de dialogue Options d'une pièce à vues multiples paramétrique



Le tableau suivant décrit les comportements (ou propriétés) que vous définissez dans la boîte de dialogue.

Propriété	Description
Indicateur de dimensionnement personnalisé	Permet de créer des tailles personnalisées du composant lorsque les tailles personnalisées souhaitées n'existent pas dans le catalogue. Les tailles personnalisées sont insérées par le positionnement automatique ou par définition du filtre/des valeurs des composants dans la boîte de dialogue Ajouter.
Indicateur composant caché	Masque le composant dans les catalogues à partir desquels vous sélectionnez les composants à insérer dans un dessin. <b>REMARQUE</b> Ce paramètre est activé par défaut. Il est recommandé de masquer le composant si vous créez un composant temporaire ou réalisez le composant dans plusieurs sessions. Cependant, lorsque vous enregistrez un composant après l'avoir validé, le programme demande si vous voulez continuer à le masquer.
Ancrage du composant	Disponible uniquement pour les pièces à vues multiples. Permet d'ancrer la pièce à vues multiples à un autre objet.
Intersection du composant	Disponible uniquement pour les pièces à vues multiples. Permet de créer une intersection entre la pièce à vues multiples et un autre objet.
Identificateur de calque	Disponible uniquement pour les pièces à vues multiples. Spécifie le calque auquel la pièce à vues multiples est ajoutée dans les dessins. Pour plus d'informations sur les calques, voir <a href="#">Normes de calques AutoCAD MEP</a> . Lorsque vous intégrez un raccord dans un dessin, le calque dans lequel le raccord est


Propriété	Description
	inséré est déterminé par les objets auxquels il est attaché.
Afficher le symbole dans la vue en plan	Disponible uniquement pour les pièces à vues multiples. Permet d'afficher ou non le symbole schématique du composant au lieu d'une vue générée par le modèle dans les représentations 1D ou 2D d'un système en mode Plan (vue de dessus).
Indicateur de positionnement automatique	Disponible uniquement pour les raccords. Ajoute des données de positionnement automatique au raccord dans le navigateur de composants ce qui permet de spécifier les longueurs d'ajustement et un point de placement. Pour plus d'informations, voir <a href="#">Longueurs d'ajustement et points de placement</a> (page 1113) et <a href="#">Définition des comportements à l'insertion d'un raccord paramétrique</a> (page 1158). Le logiciel ajoute automatiquement des données de positionnement automatique aux pièces à vues multiples.

**REMARQUE** Si vous décidez d'ancrer la pièce à vues multiples à un autre objet et choisissez de créer une intersection avec un autre objet, un message vous invite à sélectionner le comportement désiré lorsque vous ajoutez le composant à un dessin. Pour consulter un exemple de chacun de ces comportements, voir [Définition du comportement d'une pièce à vues multiples basée sur des blocs](#) (page 1273).

## Symbole schématique d'un composant paramétrique

Bien que les composants paramétriques ne nécessitent pas de symboles schématiques, ils sont généralement conçus pour les diagrammes. Si un composant n'est pas doté de symbole schématique, le composant n'est pas visible dans les représentations schématiques d'un système. En revanche, si un composant possède un symbole schématique, vous avez la possibilité de l'utiliser dans les représentations 1D ou 2D d'un système en mode Plan (vue de dessus). Cela s'avère utile pour distinguer plusieurs systèmes dans une conception, par exemple, les systèmes de soufflage et de retour HVAC.


## Représentations schématiques et représentations du modèle des composants




## Plan de symbole et d'annotation

Vous créez des symboles schématiques pour les composants paramétriques dans le plan de symbole et d'annotation. Il s'agit d'un plan horizontal auquel vous liez la géométrie des symboles, les contraintes et les cotes associées ainsi que toute annotation.

### Plan de symbole et d'annotation dans la zone de dessin



### Plan de symbole et d'annotation dans le navigateur de composants du générateur de contenu



Du point de vue du comportement, le plan de symbole et d'annotation a de nombreuses similitudes avec les [plans de travail](#) auxquels vous associez les fonctions du modèle de composant. Vous attachez les fonctions du symbole

au plan de symbole et d'annotation et avez la possibilité de rendre le plan visible ou invisible, d'isoler son contenu ou encore de masquer ce dernier. Cependant, à la différence des plans de travail que vous créez manuellement, le logiciel crée automatiquement le plan de symbole et d'annotation lorsque vous commencez un nouveau composant dans le générateur de contenu.

Comme indiqué dans l'illustration précédente, la position par défaut du plan de symbole et d'annotation sur l'axe Z dans le système de coordonnées général (SCG) se trouve bien au-dessus de l'origine. Cela permet de dégager le plan et son contenu de manière à ce que vous puissiez travailler sur votre modèle de composant. Si vous le souhaitez, vous pouvez changer la position Z dans le plan. Pour cela, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le plan dans le navigateur de composants, choisissez Modifier la position du plan, entrez une nouvelle valeur pour la position Z et appuyez sur la touche *ENTREE*.

### **Création de symboles schématiques pour les pièces à vues multiples paramétriques**

Vous pouvez créer un symbole schématique pour une pièce à vues multiples paramétrique à tout moment. Cependant, seuls les composants que vous ajoutez aux dessins après avoir créé le symbole peuvent utiliser ce dernier. Vous ne pouvez pas mettre à jour les composants précédemment insérés de sorte qu'ils utilisent ce symbole.

Il existe deux types de symboles schématiques pouvant être ajoutés aux pièces à vues multiples paramétriques :

- **Paramétrique.** Ce type de symbole est mis à l'échelle proportionnellement par rapport au composant. Vous créez des symboles paramétriques à l'aide des fonctions paramétriques : la géométrie, les cotes et les contraintes paramétriques.
- **Basé sur les blocs.** Ce type de symbole procède à une mise à l'échelle uniforme et non pas proportionnelle. Vous créez des symboles basés sur des blocs à l'aide des objets AutoCAD standard tels que les lignes, les arcs et les cercles. Vous pouvez créer intégralement le symbole ou insérer un symbole d'AutoCAD MEP existant ou un bloc 2D d'AutoCAD à partir d'un fichier DWG.

Pour plus d'informations, voir [Création du symbole schématique d'une pièce à vues multiples paramétrique](#) (page 1232).

## Processus de création d'un raccord paramétrique à l'aide du générateur de contenu

Vous trouverez dans cette section les instructions à suivre pour créer un raccord paramétrique à l'aide du générateur de contenu.

### Revoir la procédure

Ouvrez l'environnement de construction paramétrique pour commencer à construire du contenu.



Spécifiez la configuration du composant.



Créez un modèle 3D du composant.

### Afficher des informations supplémentaires

Utilisez le générateur de contenu dans AutoCAD MEP pour créer un raccord paramétrique. Voir [Ouverture de l'environnement de construction paramétrique](#) (page 1133).

Vous travaillez dans l'environnement de construction paramétrique lorsque vous souhaitez produire des composants paramétriques individuels. Dans cet environnement, un seul composant peut figurer dans un dessin. Chaque dessin est associé à un catalogue de composants de manière à produire une bibliothèque de composants. Il est nécessaire de préciser le type et le sous-type du composant de manière à définir le comportement de base du composant. Voir [Définition des comportements d'un raccord paramétrique](#) (page 1135).

La génération de modèles 3D et leur utilisation permettent de réaliser de manière dynamique des vues 2D de vos composants. Vous construisez votre composant à l'aide de blocs, ou de fonctions, associés d'un point de vue paramétrique. Le modèle est défini en termes de taille, de forme et de position de ses fonctions. Vous pouvez limiter la manière dont les fonctions des composants sont ajustables entre elles. Pour optimiser la conceptualisation de la taille et de la forme du modèle de composant, vous définissez les contraintes et les cotes déterminant le mode de construction de votre composant. Voir

## Revoir la procédure



Ajoutez des connexions au composant.



Ajoutez des cotes (tailles de composant) au composant.



Créez une image d'aperçu de votre composant.



Définissez les comportements à l'insertion du composant.

## Afficher des informations supplémentaires

[Modélisation d'un composant paramétrique](#) (page 1136).

Vous ajoutez des connexions au composant pour l'articuler intelligemment vis-à-vis des autres objets MEP dans votre présentation. Une connexion dépend de la fonction du modèle à laquelle elle est liée. En d'autres termes, sa forme et sa taille sont définies au moment où elle est ajoutée au modèle. Voir [Ajout de connexions à un raccord paramétrique](#) (page 1144).

Les cotes et les autres informations sur la taille du composant intégrées au modèle définissent les tailles de composant susceptibles d'être générées de manière dynamique à partir de ce modèle. De cette façon, un modèle 3D est en mesure de représenter plusieurs tailles de composant. Voir [Ajout de cotes à un raccord paramétrique](#) (page 1151).

Lorsque vous avez finalisé le modèle, vous êtes en mesure de générer une image d'aperçu en prenant un cliché du modèle. La création d'une image permet d'obtenir un aperçu du composant dans le dessin. L'aperçu contribue également à identifier le composant au moment de sa sélection. Voir [Génération de l'aperçu d'un raccord paramétrique](#) (page 1157).

Vous spécifiez le comportement à l'insertion à utiliser pour le placement du composant dans le dessin et notamment l'affectation à un calque, le point de placement et les longueurs d'ajustement des raccords. Voir la section [Définition des](#)



### Revoir la procédure



Validez et enregistrez le composant.

### Afficher des informations supplémentaires

[comportements à l'insertion d'un raccord paramétrique](#) (page 1158)

Lorsque vous avez finalisé le modèle, vous devez valider et enregistrer le composant. L'opération de validation a pour but de contrôler le modèle et de détecter les erreurs éventuelles pouvant rendre le composant incorrect. Veillez à corriger toutes les erreurs pour être en mesure d'enregistrer le composant et de l'insérer dans un dessin. Voir [Validation, enregistrement et prévisualisation d'un raccord paramétrique](#) (page 1162).

## Création d'un raccord paramétrique à l'aide du générateur de contenu

Il est possible de produire des raccords paramétriques, comme des coudes et des tés, à l'aide du générateur de contenu. Les sections suivantes contiennent des procédures détaillées qui vous guideront tout au long de la création d'un té avec le générateur de contenu. Chaque section représente une phase distincte du processus de création. Par conséquent, veillez à respecter les instructions dans l'ordre indiqué afin d'éviter de créer des composants inutilisables.


---

**REMARQUE** Les raccords paramétriques ne sont pas utilisés dans les conduites de plomberie. Ils sont cependant utiles pour les gaines, les tuyaux, les chemins de câbles et les tubes IRO.

---

## Ouverture de l'environnement de construction paramétrique


1 Cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions

MEP ► Générateur de contenu .

La boîte de dialogue Prise en main - Ecran du catalogue s'affiche.

2 Sous Domaine du composant, sélectionnez un catalogue de composants.

Si, par exemple, vous voulez créer un raccord de gaine, sélectionnez Gaine.

3 Dans le navigateur de catalogue de composants, sélectionnez un chapitre et cliquez sur  .

4 Dans la boîte de dialogue Nouveau composant, saisissez un nom unique et une description pour la famille de composants, puis cliquez sur OK.



Le nom indique les fichiers associés à ce nouveau composant. La description se rapporte à la famille de composants et est référencée dans le logiciel.

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour plus d'informations sur l'environnement de construction paramétrique du générateur de contenu, voir [Approches pour la création des composants](#) (page 1079).


---

5 Cliquez sur l'onglet Vue ► le groupe de fonctions Apparence ►

 ► Style de points  .

6 Dans la boîte de dialogue Style de points, choisissez le style de points souhaité, la taille et les autres critères de taille. La modification du style de points améliore leur visibilité dans la zone de dessin et vous aide à les différencier des points de grille.

**Boîte de dialogue Style de points**



---


**RUBRIQUES CONNEXES** Pour plus d'informations, voir Boîte de dialogue Style de points.

---

## Définition des comportements d'un raccord paramétrique

- 1 Dans le navigateur des composants, développez le dossier Configuration du composant et spécifiez la description, le type et le sous-type du composant.
- 2 Pour spécifier le type de composant, sous [Configuration du composant](#) (page 1095), cliquez avec le bouton droit de la souris sur Indéfini, cliquez sur Modifier, puis sélectionnez Té.

### Exemple de configuration de composant pour un té biseauté à gaine circulaire



Spécifiez le type de composant (té ou coude, par exemple) à partir d'une liste prédéfinie dans le navigateur de composants. La sélection est basée sur le domaine de système de construction et sur le catalogue de composants actuel.

Vous pouvez également entrer un nouveau sous-type. Le sous-type de composant est une sous-catégorie des types de composants. Vous pouvez soit spécifier un sous-type de composant à partir de la liste prédéfinie, soit saisir un sous-type de composant personnalisé.

---

**REMARQUE** Le domaine du composant définit la famille de composants, notamment les composants de tuyau, de gaine, de chemin de câbles, de tube IRO et de pièces à vues multiples. Le domaine est prédéfini en fonction du catalogue de composants choisi dans la boîte de dialogue Prise en main - Ecran du catalogue. Cette valeur est en lecture seule et ne peut être modifiée. Pour plus d'informations, voir [Configuration d'un composant paramétrique](#) (page 1095).

---

- 3 Pour préciser le sous-type du composant, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Indéfini et choisissez Modifier, puis Transition - Droite.

## Modélisation d'un composant paramétrique


La [modélisation](#) (page 1097) permet de créer le contenu paramétrique, les contraintes et les cotes. Pour modéliser un composant paramétrique, suivez cette séquence :


- Etablissez des plans de travail sur lesquels vous allez créer la géométrie de votre modèle.
- Créez les profils et appliquez les modificateurs pour déterminer la forme et la taille par défaut du composant.  
Pour éviter la distorsion du modèle, commencez par les fonctions les plus étendues ayant davantage d'impact sur la taille globale du composant et ajoutez ensuite les autres fonctions. Par exemple, pour un té de raccord, créez d'abord la conduite centrale du té, puis ajoutez la branche.

## Etablissement des plans de travail d'un composant paramétrique

Les [plans de travail](#) (page 1097) définissent l'orientation dans laquelle vous travaillez. Ils permettent d'accéder aux vues (par exemple, de face, de côté, de dessus) vous permettant de créer du contenu.


Cette procédure permet d'ajouter des plans de travail pour créer la géométrie, les trajectoires et les contraintes d'un modèle. Pour plus de clarté, ne travaillez qu'avec un seul plan dans la mesure où vous n'utilisez pas de plans de travail de décalage et de référence. Les instructions suivantes se rapportent au navigateur de composants. Le navigateur de composants se trouve sous le ruban à la gauche de la zone de dessin.

- 1 Dans le navigateur de composants, développez Modélisation.
- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Plans de travail et choisissez Ajouter un plan de travail.  
La boîte de dialogue Créer un plan de travail s'affiche.
- 3 Cliquez sur Par défaut, puis sur OK.  
Les plans ZX, YZ et XY sont créés.
- 4 Pour afficher les plans de travail dans la zone de modélisation, dans le groupe de fonctions flottant Vue, cliquez sur la liste déroulante Vue ► Isométrique S-O .



- 5 Dans le navigateur des composants, développez Plans de travail.  
Lorsque vous sélectionnez un plan de travail dans le navigateur des composants, le plan de travail s'affiche en surbrillance dans la zone de modélisation.

### Sélection dans le plan ZX




- 6 Pour plus de clarté, ne travaillez qu'avec un seul plan à la fois. Dans le navigateur de composants, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Plan ZX, puis choisissez Visible. Faites de même pour le plan XY. Les icônes des plans ZX et XY ne sont pas disponibles (couleur grisée). Le plan YZ est le seul plan de travail visible dans la zone de modélisation.

## Modélisation de la conduite principale d'un raccord en té paramétrique

Cette procédure permet de modéliser la conduite principale d'un raccord en té. Ajoutez la [géométrie](#) (page 1100) circulaire, créez le profil et appliquez un modificateur d'extrusion.

- 1 Pour construire la conduite principale du té, dans le navigateur de composants, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Plan YZ, puis choisissez Ajouter un profil ► Circulaire. Pour plus d'informations sur les profils, voir [Profils](#) (page 1106).


- 2** Sélectionnez le centre dans la zone de modélisation et désignez un deuxième point ou entrez la valeur 12" (305 mm) pour définir le rayon.



Un profil circulaire est créé, puis ajouté au plan YZ dans le navigateur de composants.

- 3** Dans le navigateur de composants, cliquez avec le bouton droit de la souris sur [Modificateurs](#) (page 1107), puis choisissez Ajouter une extrusion.
- 4** Sélectionnez le profil circulaire dans la zone de modélisation. La boîte de dialogue Modificateur d'extrusion s'affiche.

5 Sous Terminaison, sélectionnez le type Plan médian et entrez 20" (508 mm) dans pour le paramètre Distance et cliquez sur OK.



Un cylindre représentant la conduite principale du té est généré ; un modificateur d'extrusion est ajouté aux modificateurs dans le navigateur de composants.

---

**CONSEIL** A l'aide des primitives, vous générez rapidement le modèle du composant. Pour plus d'informations, voir [Primitives](#) (page 1111).

---

## Modélisation des embranchements d'un té de raccord paramétrique

Cette procédure permet de modéliser la branche du té rattachée à la conduite principale. Vous allez ajouter la géométrie circulaire, créer le profil et appliquer un modificateur d'extrusion.

1 Pour créer la branche de réduction du té, vous devez changer de plan de travail. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur




Plan YZ et choisissez Visible, puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur Plan ZX et choisissez Visible.

Le plan YZ est désactivé. Son icône n'est pas disponible (ombrée) dans le navigateur de composants. Le plan ZX constitue le plan de travail visible dans la zone de modélisation.


- 2 Dans le navigateur de composants, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Plan ZX, puis choisissez Ajouter un profil ► Circulaire.

Le [profil](#) (page 1106) circulaire définit le diamètre d'un raccord, un coude par exemple, ainsi que les connexions. Vous pouvez ajouter des lignes de géométrie supplémentaires et des profils circulaires pour les graphiques plus complexes.

- 3 A l'aide de la fonction d'accrochage aux objets et du mode centre, sélectionnez le centre du profil circulaire de la conduite centrale et entrez 6" (152 mm) pour le rayon.




Un profil circulaire est créé et ajouté au plan ZX dans le navigateur des composants.



- 4 Dans le navigateur de composants, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Modificateurs, puis choisissez Ajouter une extrusion.
- 5 Sélectionnez le profil circulaire correspondant à la branche dans la zone de modélisation.  
La boîte de dialogue Modificateur d'extrusion s'affiche.

**6** Sous Terminaison, sélectionnez le type Borgne et entrez 10" (254 mm) dans le champ Distance. Cliquez sur OK.




Un cylindre représentant la branche du raccord de réduction est créé et un deuxième modificateur d'extrusion est ajouté aux modificateurs dans le navigateur de composants.

**7** Pour placer la branche de l'autre côté de la conduite principale, développez Modificateurs dans le navigateur de composants, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le deuxième modificateur d'extrusion (de la branche), puis choisissez Modifier. La boîte de dialogue Modificateur d'extrusion s'affiche.

**8** Sous Terminaison, sélectionnez Inverser et cliquez sur OK.

La branche est inversée de manière à se trouver de l'autre coté de la conduite principale.



---

**CONSEIL** Pour vérifier le modificateur d'extrusion associé à une fonction donnée, cliquez sur un modificateur dans le navigateur de composants : la fonction correspondante s'affiche en surbrillance dans la zone de modélisation. En cas de modèles complexes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le modificateur dans le navigateur de composants, puis choisissez Renommer pour spécifier un nom logique facilitant l'identification telle que "Modificateur de branche extrudée".

---


## Ajout de connexions à un raccord paramétrique

Cette procédure permet d'insérer des connexions dans un raccord paramétrique. La forme de la connexion est déterminée par la forme du modificateur sélectionné. Une fois la connexion mise en place, vous définissez son type.

Le générateur de contenu requiert 3 connexions minimum pour créer un raccord en té utilisable. Pour garantir la conformité des connexions lorsque vous intégrez le raccord dans le dessin, il est impératif de respecter l'ordre dans

lequel vous insérez les connexions. En mode Plan, ajoutez les connexions dans le sens gauche-droite, puis bas-haut. L'exemple suivant présente des connexions placées sur un raccord en té.


**Placement des connexions sur un raccord en té**



**1** Pour ajouter une connexion, dans le navigateur de composants, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Connexions, puis choisissez Ajouter une connexion.

Le logiciel vous invite à sélectionner l'emplacement de la connexion. Si vous déplacez le curseur dans la zone de modélisation, ce dernier s'accroche aux quatre emplacements possibles que sont les deux extrémités de la conduite principale et les deux extrémités de la branche.

- 2 Pour désigner le premier point de connexion, sélectionnez l'emplacement de la connexion à l'extrême gauche de la conduite principale.



---

**IMPORTANT** La position de la première connexion insérée dans le modèle spécifie l'orientation de l'axe du composant à l'insertion. Si, par exemple, vous placez la première connexion sur un composant avec un vecteur perpendiculaire, la direction du vecteur définit l'orientation positive par rapport à l'axe X lorsqu'elle est insérée dans un dessin.

---

- 3 Appuyez sur la touche *ENTREE* pour accepter la valeur par défaut de la numérotation de la première connexion.


---

**CONSEIL** Les numéros attribués par défaut aux connexions vont en croissant dans l'ordre où les connexions ont été introduites dans le modèle. Ainsi, la première connexion prend le numéro 1, la deuxième le numéro 2, etc. Vous pouvez modéliser les connexions suivant l'ordre de votre choix. Cependant, certains composants nécessitent des connexions spécifiques suivant un ordre précis. L'ordre décrit dans l'exemple illustré vaut pour tous les tés et autres raccords. Pour plus d'informations, voir [Règles de comportement de connexion](#) (page 1094).

---


**4** Sélectionnez un emplacement à gauche du modèle pour placer la cote correspondant au profil de la conduite principale.

Une cote de diamètre (D1) est ajoutée au modèle pour le profil circulaire de la conduite principale. La cote D1 est également insérée dans le dossier Paramètres de taille du navigateur de composants tandis qu'une connexion est introduite sous Connexions.



**5** Pour désigner le deuxième point de connexion, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Connexions dans le navigateur de

composants, puis sélectionnez l'emplacement de la connexion à l'extrême droite de la conduite principale.




**6** Appuyez sur la touche *ENTREE* pour accepter le numéro attribué par défaut à la deuxième connexion.

Ce n'est pas nécessaire de sélectionner l'emplacement de la cote, car le même profil est utilisé pour les deux extrémités de la conduite principale. Cependant, le logiciel ajoute une cote de diamètre (D2) définie avec la valeur D1 sous Paramètres de modèles dans le navigateur de composants. Sont également ajoutés une cote de diamètre (D2) est également ajoutée sous Paramètres de taille et une seconde connexion sous Connexions.

**7** Pour définir le troisième point de connexion, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Connexions dans le navigateur de



composants, puis choisissez Ajouter une connexion et sélectionnez l'emplacement de la connexion à l'extrémité de l'embranchement.




- 8 Appuyez sur la touche *ENTREE* pour accepter le numéro attribué par défaut à la troisième connexion.
- 9 Choisissez un emplacement à gauche du modèle pour placer la cote correspondant au profil circulaire de l'embranchement dans le modèle.

---

**CONSEIL** Désactivez l'accrochage aux objets si vous ne parvenez pas à sélectionner un emplacement hors du modèle.

---

Une cote de diamètre (D3) est insérée dans le modèle et dans le dossier Paramètres de taille du navigateur de composants tandis qu'une troisième connexion apparaît sous Connexions.



**10** Pour définir le type de raccordement de chacune des connexions, dans le navigateur de composants, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la connexion dans Connexions, puis choisissez Modifier.

La boîte de dialogue Propriétés des connexions affiche les détails et valeurs de la connexion, notamment le domaine, le type et la forme.

---

**REMARQUE** Le domaine et la forme sont des paramètres en lecture seule.

---

**11** Pour le type, cliquez sur le type spécifié pour chaque connexion,

puis cliquez sur 

**12** Dans la boîte de dialogue Sélection des types de connexion, sélectionnez les types de connexion adéquats.

Les types de connexion dépendent du domaine de raccord paramétrique qui leur est associé. Par exemple, le type de connexion du domaine Tuyauterie est "Connexion identique". Lorsque le type "Connexion identique" est configuré pour un objet de tuyau raccordé à un moyeu, le type de connexion de tuyau n'hérite pas du type de la connexion 1 du moyeu, ce qui se produit pour les autres types de connexion. Il va en revanche hériter du type de connexion 2 sur le moyeu raccordé.

---

**CONSEIL** Vous pouvez sélectionner les types de connexion quel que soit leur genre (mâle ou femelle). Par défaut, le type des connexions affectées est indéfini. Ce type permet de créer la connexion appropriée pour tous les types de connexion à l'insertion dans un dessin. Pour plus d'informations, voir [Règles de comportement de connexion](#) (page 1094).

---

## Ajout de cotes à un raccord paramétrique

Les [cotes](#) (page 1102) définissent la taille par défaut d'un raccord paramétrique. Il est possible de prendre en compte des tailles supplémentaires, sous la forme d'une liste de valeurs par exemple, pour générer des tailles de composant particulières.

## Insertion de cotes du modèle dans un raccord paramétrique

Cette procédure permet d'inscrire des cotes visant à définir la taille globale par défaut du modèle.

---

**CONSEIL** Il est plus pratique d'ajouter des cotes de modèle dans la vue de dessus plutôt que dans la direction de visualisation du modèle. Pour modifier la vue, cliquez sur l'onglet **Vue** ► le groupe de fonctions **Apparence** ► la liste déroulante

**Vues** ► **Dessus**  .

- 
- 1 Pour définir la longueur de la conduite, dans le navigateur de composants, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Cotes du modèle**, puis choisissez **Ajouter une distance**.


---

**REMARQUE** Pour les valeurs de paramètres de constantes, vous pouvez définir une cote de constante ou choisir de ne pas spécifier de cote et d'utiliser la valeur par défaut basée sur la taille réelle de la géométrie. Si aucune cote n'est définie, le paramètre et sa valeur ne s'affichent pas au cours de la sélection de la taille du composant.

---

**2** Sélectionnez la fonction du modificateur de conduite dans la zone de modélisation et indiquez l'emplacement de la cote.


Une cote de longueur (LenB1) est insérée dans le modèle et ajoutée sous Paramètres du modèle et Paramètres de taille dans le navigateur de composants. La valeur LenB1 est une valeur par défaut basée sur la distance d'extrusion de la fonction et peut, à ce titre, être modifiée.



**3** Pour définir la longueur de la branche, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Cotes du modèle dans le navigateur de composants, puis choisissez Ajouter une distance.


**4** Sélectionnez la fonction du modificateur de la branche dans la zone de modélisation et indiquez l'emplacement prévu pour la cote.

Une cote de longueur (LenB2) est insérée dans le modèle et ajoutée sous Paramètres du modèle et Paramètres de taille dans le navigateur de composants. La valeur LenB2 est une valeur par défaut basée sur la distance d'extrusion de la fonction et peut, à ce titre, être modifiée.



- 5** Pour modifier la valeur par défaut ou affecter une valeur calculée à la longueur de la conduite principale et de la branche : dans le navigateur de composants, développez le dossier [Paramètres du modèle](#) (page 1115), cliquez avec le bouton droit de la souris sur une cote de longueur et choisissez Modifier.  
La boîte de dialogue Paramètres du modèle s'affiche.

### Exemple de boîte de dialogue Paramètres du modèle



6 Cliquez deux fois sur la valeur Equation associée à LenB1, puis tapez l'équation équivalant au diamètre de la conduite plus un demi diamètre de la conduite ( $D1 + (D1 * 0.5)$ ).


---

**CONSEIL** Cliquez sur Calculatrice pour ouvrir l'assistant d'équation.

---

7 Cliquez deux fois sur la valeur Equation associée à LenB2, puis tapez l'équation  $(0.75 * D1)$  et cliquez sur Fermer.

Les fonctions du modèle sont mises à jour dans la zone de modélisation pour répercuter la modification des cotes.



## Ajout de tailles de composant à un raccord paramétrique


Vous créez des tailles supplémentaires en insérant de nouvelles valeurs pour les paramètres. Ces valeurs se présentent sous la forme d'une liste ou d'une table de valeurs, de constantes ou encore de calculs.

Il est possible également de produire des noms de tailles de composant uniques. Chaque taille de composant est issue d'un calcul se présentant comme une chaîne de valeurs de paramètres et de texte mise en forme.

### Pour ajouter des tailles de composant au raccord paramétrique

- 1 Pour insérer de nouvelles tailles de composant, cliquez avec le bouton droit de la souris sur [Paramètres de taille](#) (page 1118) dans le navigateur de composants et choisissez Modifier des valeurs.

La boîte de dialogue Paramètres de taille s'affiche. En mode Valeurs, la boîte de dialogue présente les valeurs des paramètres de taille et d'autres paramètres non graphiques.

- 2 Pour ajouter des tailles à la connexion de la branche, cliquez sur la valeur du paramètre D3, puis sur  dans la barre d'outils.
- 3 Dans la boîte de dialogue Modification des valeurs, cliquez sur Ajouter et entrez une nouvelle taille. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK.

---

**CONSEIL** Vous pouvez copier et coller des valeurs d'autres familles de composants à l'aide de la fonctionnalité standard copier/coller de Microsoft® Excel. En ce qui concerne les paramètres des connexions, vous pouvez **insérer** les valeurs qui conviennent pour les segments utilisés par défaut lors du positionnement.

---

La liste de valeurs des paramètres est mise à jour.

---

**REMARQUE** Vous ne pouvez pas modifier les formules des paramètres calculés définis dans le modèle dans la boîte de dialogue Paramètres de taille. Pour ce faire, utilisez la boîte de dialogue Paramètres du modèle, comme décrit dans [Ajout de cotes à un raccord paramétrique](#) (page 1151).

---

- 4 Pour spécifier un nom de taille de composant unique, sélectionnez Calculs dans la zone de liste.  
Les chaînes de calcul s'affichent.
- 5 Cliquez deux fois sur la cellule contenant la valeur du paramètre PrtSN.  
La boîte de dialogue Assistant de calcul s'affiche.
- 6 Définissez le nom de la taille du composant et le calcul de sa valeur :
  - Mettez en surbrillance la valeur du nom de la taille du composant (PrtSN) et appuyez sur la touche *Suppr.*
  - Sélectionnez une précision de 0 (zone de liste Précision).
  - Sous Insertion d'une variable, sélectionnez D1 et cliquez sur Insérer.
  - Cliquez sur la valeur figurant dans la zone Nom de la taille du composant (PrtSN) et entrez inch - Dia.



- Sous Insertion d'une variable, sélectionnez PStyp et cliquez sur Insérer.
- Sélectionnez PTyp et cliquez sur Insérer.

7 Cliquez sur Evaluer. Le résultat du calcul s'affiche. Cliquez sur OK.

Dans la boîte de dialogue Paramètres de taille, la valeur du paramètre PrtSN est mise à jour et affiche la chaîne de calcul correcte et, lorsque vous la sélectionnez, le résultat s'affiche dans la barre d'état.


---

**IMPORTANT** Le nom de la taille du composant sollicite la fonction FormatNumber de VB Script (Visual Basic) et de simples substitutions de chaînes. Une syntaxe correcte est cruciale. Par conséquent, l'utilisation de la calculatrice permet de s'assurer de la validité de la chaîne.

---

## Génération de l'aperçu d'un raccord paramétrique

Lorsque vous avez finalisé le modèle du composant, vous êtes en mesure de générer une **image d'aperçu** (page 1124) (fichier BMP) du raccord paramétrique. L'image d'aperçu contribue à identifier le composant lorsque vous souhaitez sélectionner ou ajouter un composant. Le générateur de contenu produit un aperçu d'image en se basant sur la direction de visualisation spécifiée. Vous avez le choix entre dix directions de visualisation standard d'AutoCAD® pour afficher le modèle (Haut, Bas, Gauche, Droite, Face, Arrière, Isométrique S-O, Isométrique S-E, Isométrique N-O, Isométrique N-E).

1 Pour obtenir un aperçu, cliquez sur  dans la barre d'outils. La boîte de dialogue Aperçu du bitmap s'affiche.

2 Sous Générer une vue, cliquez sur la direction que vous voulez appliquer à l'aperçu du composant.

---

**CONSEIL** Lorsque vous sélectionnez une vue, l'image d'aperçu dans la boîte de dialogue change. Cela vous permet d'étudier toutes les images d'aperçu du composant avant sélection.

---

En cliquant sur Parcourir, vous êtes également en mesure de passer d'une image bitmap à une autre et d'en sélectionner une. Les images prédéfinies doivent être enregistrées au format 200 x 200 pixels et en 256 couleurs.


## Définition des comportements à l'insertion d'un raccord paramétrique

Lorsque vous avez finalisé le modèle et généré une image d'aperçu, vous pouvez définir les [comportements à l'insertion](#) (page 1126). Ces derniers incluent les [longueurs d'ajustement et le point de placement](#) (page 1113) utilisés lors du positionnement automatique. Les longueurs d'ajustement précisent la distance à laquelle un segment est adapté de manière à ce que le raccord puisse être inséré dans la conduite.

---

**REMARQUE** Il est conseillé de soigner l'apparence du modèle avant de définir les longueurs d'ajustement et le point de placement. Pour désactiver les plans de travail et la géométrie associée, les profils et les cotes de ces plans de travail, dans le navigateur de composants, cliquez avec le bouton droit de la souris sur chacune des fonctions, puis choisissez Visible.

---

1 Dans le navigateur de catalogue de composants, cliquez sur .

La boîte de dialogue Options s'affiche.


2 Sélectionnez ou désélectionnez le cas échéant l'indicateur de dimensionnement personnalisé ou l'indicateur composant caché. Pour obtenir une description de ces paramètres, voir [Comportements à l'insertion d'un composant paramétrique](#) (page 1126).

3 Sélectionnez l'indicateur de positionnement automatique pour activer la fonction correspondante, puis cliquez sur OK. Dans le navigateur de composants, les données de positionnement automatique sont incluses dans le dossier Modélisation et les longueurs d'ajustement s'affichent dans le modèle au sein de la zone de modélisation.

4 Pour changer la vue modèle en vue en plan : cliquez sur l'onglet

Vue ► le groupe de fonctions Coordonnées ► Général .

La ligne de commande exécute la commande suivante.




- 5 Dans le navigateur de composants, développez le dossier Données de positionnement automatique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Données de positionnement, puis choisissez Ajouter une longueur d'ajustement.

---

**REMARQUE** Pour un ajustement correct des composants à l'insertion du composant paramétrique dans un dessin, vous devez définir les longueurs d'ajustement pour ce composant dans un ordre donné : de gauche à droite, puis de bas en haut.

---

Vous êtes invité à sélectionner les extrémités de début et fin de la longueur d'ajustement. Répétez cette opération pour les trois longueurs d'ajustement nécessaires pour le positionnement automatique du raccord en té.




- Définissez la première longueur d'ajustement.

Pour le début de la longueur d'ajustement n°1, sélectionnez le point situé au centre de la conduite principale. Pour la fin de cette longueur, sélectionnez le point situé à l'extrême gauche de la conduite principale.

- Définissez la deuxième longueur d'ajustement.  
Pour le début de la longueur d'ajustement n°2, sélectionnez le point situé au centre de la conduite principale. Pour la fin de cette longueur, sélectionnez le point situé à l'extrême droite de la conduite principale.
- Définissez la troisième longueur d'ajustement.  
Pour définir le début de la longueur d'ajustement n°3, sélectionnez le point situé en haut de la branche. Pour la fin de cette longueur, sélectionnez le point situé en bas de la branche.

Les lignes représentant les longueurs d'ajustement s'affichent entre les points sélectionnés.




**6** Dans le navigateur de composants, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Données de présentation, puis choisissez Sélectionner un point de placement.


Vous êtes invité à sélectionner un point dans votre modèle. Ce point se trouve à l'emplacement auquel les segments à raccorder se couperaient s'ils étaient prolongés le long de leur trajectoire logique. Le point de placement sert de point d'insertion pour le raccord lorsque celui-ci est intégré au dessin au cours du positionnement automatique via la commande Ajouter.

**7** Sélectionnez le point de la longueur d'ajustement situé au centre de la conduite principale.

Un point de placement s'affiche à l'endroit sélectionné.



## Validation, enregistrement et prévisualisation d'un raccord paramétrique

1 Dans la barre d'outils du générateur de contenu, cliquez sur  (Valider).

Après réalisation de ces procédures, le composant est validé : la barre d'état figurant en bas du navigateur de composants est mise à jour et affiche alors un voyant vert.

La famille de composants a été validée.

Si votre modèle comporte des erreurs, le voyant est rouge et une boîte de dialogue répertorie la liste des erreurs. Passez en revue cette liste, en apportant les corrections nécessaires, puis recommencez l'opération jusqu'à ce que la validation aboutisse.

Echec de la validation de la famille de composants


---

**REMARQUE** Les avertissements figurant dans la boîte de dialogue Résultats de validation de la famille de composants n'entraînent pas l'échec de la validation du composant.

---

Lorsque la validation est obtenue, vous pouvez enregistrer le raccord paramétrique.

**Pour enregistrer un raccord paramétrique, procédez comme suit :**

2 Dans le navigateur de catalogue de composants, cliquez sur .

3 Indiquez si vous voulez que le composant soit disponible dans le catalogue :

- Cliquez sur Oui pour qu'il le soit.
- Cliquez sur Non pour qu'il soit masqué.

---

**REMARQUE** La réponse que vous donnez a pour effet d'activer/de désactiver l'indicateur composant caché dans le générateur de contenu.


---

Le composant est enregistré à l'emplacement spécifié du catalogue.

**Pour prévisualiser un raccord paramétrique, procédez comme suit :**

**4** Pour afficher l'aperçu de chaque taille de composant, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Paramètres de taille et choisissez Modifier des valeurs.

La boîte de dialogue Paramètres de taille s'affiche.


**5** Cliquez sur 1 dans la table pour sélectionner la taille par défaut, puis sur .

Le Visualiseur d'objets paramétriques s'affiche.

**6** Les options de vue vous permettent de prévisualiser le té paramétrique.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du visualiseur d'objets, voir Visualiseur d'objets dans l'aide d'AutoCAD Architecture.

**7** Pour prévisualiser une autre taille de composant, cliquez sur la boîte de dialogue Paramètres de taille et sélectionnez une valeur différente pour D3 dans la liste des tailles disponibles, puis cliquez

à nouveau sur .


Le composant est mis à jour dans le Visualiseur d'objets paramétriques.

---

**REMARQUE** Vous pouvez utiliser la boîte de dialogue Paramètres de taille et le Visualiseur d'objets paramétriques en même temps afin de consulter toutes les tailles de composant et d'apporter d'éventuelles modifications.

---

**8** Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Fermer dans la boîte de dialogue Visualiseur d'objets paramétriques, puis sur OK.

**9** Cliquez sur  pour enregistrer les modifications le cas échéant.

**10** Cliquez sur  pour fermer le navigateur de composants.

## Construction de composants paramétriques à l'aide de l'assistant


Un gabarit de composant correspond à un composant paramétrique intégralement configuré et dimensionné dont le modèle de base n'est associé à aucune taille de composant. Les catalogues exprimés en unités anglo-saxonnes

et métriques de AutoCAD MEP incluent des modèles de composants pour plusieurs pièces à vues multiples couramment utilisées (par exemple, les régulateurs d'air et les pompes) ainsi que des raccords. Grâce à l'assistant de composants paramétriques, il est possible de produire rapidement un composant paramétrique en personnalisant la taille basée sur un gabarit.

La création de composants paramétriques par l'assistant est recommandée lorsque vous n'avez besoin que d'un modèle de base représentant le composant. L'assistant permet la création d'une ou de quelques tailles de composant en temps réel pendant que vous concevez un système de construction.


Si votre composant personnalisé implique un modèle plus complexe que celui fourni par le gabarit d'un composant, ou s'il doit se baser sur des blocs, préférez alors le générateur de contenu. Vous pouvez également utiliser l'éditeur de catalogues pour copier les composants et ajouter des tailles personnalisées aux copies.

#### **Pour créer un composant paramétrique avec l'assistant**

- 1 Cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► la liste déroulante Outils ► Assistant de composants paramétriques .



## 2 Assistant de composants paramétriques



- 3 Sous **Domaine du composant**, sélectionnez le domaine du catalogue qui contient le gabarit de composant à utiliser. Vous spécifiez un catalogue pour un domaine dans la boîte de dialogue **Options**. Pour plus d'informations, voir [Spécification des emplacements des catalogues de composants et des contenus basés sur des styles](#) (page 106).
- 4 Sous **Type de composant**, sélectionnez le type de gabarit dont la forme ressemble le plus au composant à produire.

5 Sous Gabarit du composant, sélectionnez le nom du gabarit du composant dont la forme se rapproche le plus du composant à produire.

---

**REMARQUE** Les listes des domaines, types et gabarits de composants sont filtrées afin d'inclure uniquement ceux pour lesquels il existe des gabarits de composants.

---

6 Donnez un nom au nouveau composant dans le champ prévu à cet effet.

Le nom du composant est utilisé pour identifier le fichier XML définissant le composant. Il s'affiche également lorsque le composant s'ouvre dans le générateur de contenu ou l'éditeur de catalogues.

7 Entrez une description du nouveau composant dans le champ Description.

Il est possible de sélectionner des composants en fonction de leur description dans les boîtes de dialogue d'ajout et de modification. La description est également utilisée pour créer les noms des tailles de composant.

8 Sous Paramètres, indiquez les valeurs des paramètres de taille figurant dans l'image du composant.

Les valeurs servent à établir la liste des tailles de composant. Pour remplir une cellule, cliquez deux fois dans la cellule et tapez la valeur souhaitée. Pour accéder aux commandes Copier, Coller et Effacer, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la cellule.

---

**REMARQUE** Dans l'assistant des composants, la spécification des valeurs des paramètres de taille varie selon leur mode d'enregistrement dans le logiciel :

- Dans la table de valeurs, tous les paramètres de taille (colonnes) doivent être définis ; la ligne ne fait référence qu'à une seule taille.
- Dans les listes de valeurs, les valeurs sont utilisées dans toutes les combinaisons possibles de manière à répertorier les différentes tailles de composant.

L'illustration suivante présente ainsi les valeurs pour un diffuseur d'air personnalisé à collet rond. Les valeurs indiquées génèrent deux tailles de composant, chacune d'elles correspondant à un diamètre de collet spécifique.

**Exemple de paramètres affichant les valeurs d'un diffuseur à collet rond personnalisé**

Liste			
D1	L	W	H
5"	10"	18"	18"
6"			

---

Les invites du programme vous guident tout au long de la saisie des données. Pour plus d'informations sur les types de stockages de données concernant les paramètres de taille, voir [Tailles de composant](#) (page 127).

**9** Cliquez sur OK pour créer le composant selon les tailles spécifiées.

Le logiciel ajoute le composant dans le catalogue actuel, c'est-à-dire au chapitre correspondant au type de composant sélectionné. La boîte de dialogue Ajouter des pièces à vues multiples s'affiche, vous permettant si vous le souhaitez d'ajouter le nouveau composant à votre dessin.

Si nécessaire, vous pouvez également modifier les données du composant et ajouter des données personnalisées à l'aide de [l'éditeur de catalogues](#) ou du [générateur de contenu](#). Vous pouvez changer, par exemple, la formule servant à attribuer un nom aux tailles de composant.

---

**REMARQUE** Selon les composants et les tailles de composant disponibles dans vos catalogues, vous aurez peut-être besoin de créer d'autres composants et tailles pour le nouveau composant personnalisé.

---

## Construction de pièces à vues multiples paramétriques à l'aide du générateur de contenu

Vous pouvez créer des pièces à vues multiples paramétriques comme des régulateurs d'air ou des ventilateurs grâce au générateur de contenu. Les sections suivantes contiennent un processus de travail et des procédures détaillées qui vous guideront tout au long de la création d'un régulateur d'air, d'une boîte de dérivation ou d'un réservoir, et ce à l'aide du générateur de contenu. Chaque section représente une phase distincte du processus de création. Par conséquent, il est conseillé de suivre les sections avec soin, dans l'ordre proposé, afin d'éviter de créer des composants inutilisables.

### Processus de création d'une pièce à vues multiples paramétrique à l'aide du générateur de contenu

Vous trouverez dans cette section les instructions à suivre pour créer une pièce à vues multiples paramétrique à l'aide du générateur de contenu. Le cas échéant, les rubriques traitent de la construction de pièces à vues multiples spécifiques comme un régulateur d'air, une boîte de dérivation ou un réservoir vertical.

#### Revoir la procédure

Ouvrez l'environnement de construction paramétrique pour commencer à construire du contenu.



Spécifiez la configuration du composant.

#### Afficher des informations supplémentaires

Utilisez le générateur de contenu dans AutoCAD MEP pour créer une pièce à vues multiples paramétrique. Voir [Lancement du générateur de contenu pour la création d'une pièce à vues multiples paramétrique](#) (page 1171).

Vous travaillez dans l'environnement de construction paramétrique lorsque vous souhaitez produire des pièces à vues multiples paramétriques individuelles. Voir [Spécification de](#)

## Revoir la procédure



Créez un modèle 3D de la pièce à vues multiples.



Ajoutez des connexions à la pièce à vues multiples.



Ajoutez des cotes (tailles de composant) à la pièce à vues multiples.



## Afficher des informations supplémentaires

[la configuration d'un composant paramétrique](#) (page 1171).

La génération de modèles 3D de pièces à vues multiples et leur utilisation permettent de réaliser de manière dynamique des vues 2D de vos composants. Vous construisez votre composant à l'aide de blocs, ou de fonctions, associés d'un point de vue paramétrique pour définir la pièce à vues multiples/ Le modèle est défini à l'aide de plans de travail, de profils et de modificateurs qui définissent la forme et la taille de la pièce à vues multiples. Voir [Modélisation d'une pièce à vues multiples paramétrique](#) (page 1175).

Vous ajoutez des connexions à la pièce à vues multiples pour l'articuler intelligemment vis-à-vis des autres objets MEP dans votre présentation. Une connexion dépend de la fonction de modèle à laquelle elle est rattachée. Par conséquent, la forme et la taille sont définies lorsque la connexion est ajoutée au modèle. Voir [Ajout de connexions à une pièce à vues multiples paramétrique](#) (page 1205).

Les cotes et les autres informations sur la taille du composant intégrées au modèle définissent les tailles de composant susceptibles d'être générées de manière dynamique à partir de ce modèle. De cette façon, un modèle 3D est en mesure de représenter plusieurs tailles de composant. Voir [Intégration de cotes dans une pièce à vues multiples paramétrique](#) (page 1213).

## Revoir la procédure

Créez une image d'aperçu de votre composant.



Définissez les comportements à l'insertion de la pièce à vues multiples.



Validez et enregistrez la pièce à vues multiples.

## Afficher des informations supplémentaires

Lorsque vous avez finalisé le modèle, vous êtes en mesure de générer une image d'aperçu de la pièce à vues multiples en prenant un cliché du modèle. La création d'une image permet d'obtenir un aperçu du composant dans le dessin. L'aperçu contribue également à identifier le composant au moment de sa sélection. Voir [Génération de l'aperçu d'une pièce à vues multiples paramétrique](#) (page 1227).


Vous spécifiez le comportement à l'insertion à utiliser pour le placement de la pièce à vues multiples dans le dessin et notamment l'affectation à un calque, le point de placement et les longueurs d'ajustement des raccords. Voir la section [Définition des comportements à l'insertion d'une pièce à vues multiples paramétrique](#) (page 1228)

Lorsque vous avez finalisé le modèle, vous devez valider et enregistrer la pièce à vues multiples. L'opération de validation a pour but de contrôler le modèle et de détecter les erreurs éventuelles pouvant rendre la pièce à vues multiples incorrecte. Veillez à corriger toutes les erreurs pour être en mesure d'enregistrer la pièce à vues multiples et de l'insérer dans un dessin. Voir [Validation, enregistrement et prévisualisation d'une pièce à vues multiples paramétrique](#) (page 1230).

## Lancement du générateur de contenu pour la création d'une pièce à vues multiples paramétrique


Cette procédure permet d'exécuter le générateur de contenu et d'ouvrir l'environnement de construction paramétrique.

1 Cliquez sur l'onglet Gérer ► groupe de fonctions

MEP ► Générateur de contenu .

La boîte de dialogue Prise en main - Ecran du catalogue s'affiche.

2 Sous Domaine du composant, sélectionnez Pièce à vues multiples.

3 Dans le navigateur de catalogue de composants, sélectionnez un chapitre et cliquez sur .

La boîte de dialogue Nouveau composant s'affiche.

4 Entrez un nom et une description pour la famille de composants, puis cliquez sur OK.

Par défaut, la description correspond au nom sauf si vous spécifiez une description différente.

L'environnement de construction paramétrique s'ouvre. Pour plus d'informations, voir [Approches pour la création des composants](#) (page 1079).

## Spécification de la configuration d'un composant paramétrique

Tout composant paramétrique doit disposer d'une configuration définie pour pouvoir être enregistré dans un catalogue et être utilisable dans vos dessins. Pour établir la configuration d'une pièce à vues multiples paramétrique, vous serez amené à donner une description du composant, à sélectionner un domaine et un type et à sélectionner ou définir un sous-type. La configuration du composant détermine son comportement lors de l'insertion dans le dessin. Le domaine détermine les types de composants susceptibles d'être sélectionnés.

## Spécification de la configuration d'une pièce à vues multiples paramétrique, cas d'un régulateur d'air

Cette procédure permet de configurer un composant dans le but de déterminer le comportement d'une pièce à vues multiples paramétrique, en l'occurrence un régulateur d'air.

- 1 Dans le navigateur des composants, développez le dossier Configuration du composant et spécifiez la description, le type et le sous-type du composant.

---


**REMARQUE** Le domaine du composant, défini dans la boîte de dialogue Prise en main - Ecran du catalogue, est en lecture seule et n'est pas modifiable.

---

- 2 Pour spécifier le type de composant, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Indéfini, puis choisissez Modifier.
- 3 Sélectionnez Régulateur d'air comme type de composant.  
Les types prédéfinis dépendent du domaine de composant sélectionné.



### Exemple de navigateur de composant pour un régulateur d'air



4 Pour indiquer le sous-type du composant, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Indéfini, puis choisissez Modifier.

5 Sélectionnez Diffuseur comme sous-type du composant.

La liste des sous-types prédéfinis est liée au type sélectionné.

Vous pouvez également entrer un nouveau sous-type.

## Spécification de la configuration d'une boîte de dérivation paramétrique

Cette procédure permet de configurer un composant dans le but de déterminer le comportement d'une pièce à vues multiples paramétrique, en l'occurrence une boîte de dérivation.

1 Dans le navigateur des composants, développez le dossier Configuration du composant et spécifiez la description, le type et le sous-type du composant.

---

**REMARQUE** Le domaine du composant, défini dans la boîte de dialogue Prise en main - Ecran du catalogue, est en lecture seule et n'est pas modifiable.

---

- 2 Pour spécifier le type de composant, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Indéfini, puis choisissez Modifier.
- 3 Sélectionnez Boîte de dérivation comme type de composant.  
Les types prédéfinis dépendent du domaine de composant sélectionné.
- 4 Pour préciser le sous-type du composant, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Indéfini, puis choisissez Modifier.
- 5 Sélectionnez Boîte de sortie carrée comme sous-type du composant.  
La liste des sous-types prédéfinis est liée au type sélectionné.  
Vous pouvez également entrer un nouveau sous-type.

## Spécification de la configuration d'un réservoir paramétrique

Cette procédure permet de configurer un composant dans le but de déterminer le comportement d'une pièce à vues multiples paramétrique, en l'occurrence un réservoir.

- 1 Dans le navigateur des composants, développez le dossier Configuration du composant et spécifiez la description, le type et le sous-type du composant.

---

**REMARQUE** Le domaine du composant, défini dans la boîte de dialogue Prise en main - Ecran du catalogue, est en lecture seule et n'est pas modifiable.

---

- 2 Pour spécifier le type de composant, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Indéfini, puis choisissez Modifier.
- 3 Sélectionnez le type de composant Réservoir.  
Les types prédéfinis dépendent du domaine de composant sélectionné.
- 4 Pour préciser le sous-type du composant, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Indéfini, puis choisissez Modifier.
- 5 Sélectionnez Réservoir de stockage vertical comme sous-type du composant.

La liste des sous-types prédéfinis est liée au type sélectionné.  
Vous pouvez également entrer un nouveau sous-type.

## Modélisation d'une pièce à vues multiples paramétrique

Pour modéliser une pièce à vues multiples paramétrique, il est nécessaire de définir au préalable les plans de travail à ajouter à la géométrie du modèle. Vous créez ensuite les profils et appliquez les modificateurs pour déterminer la forme et la taille par défaut du composant. Pour éviter la distorsion du modèle, commencez par les fonctions les plus étendues ayant davantage d'impact sur la taille globale du composant et ajoutez ensuite les autres fonctions.

## Etablissement des plans de travail d'une pièce à vues multiples paramétrique

Cette procédure permet d'ajouter des plans de travail dans lesquels vous générez la géométrie de votre modèle. Pour plus de clarté, ne travaillez qu'avec un seul plan dans la mesure où vous n'utilisez pas de plans de travail de décalage et de référence. Notez que vous avez la possibilité d'ajouter des plans de travail au fur et à mesure que vous en avez besoin pour générer le modèle. Les plans de travail de décalage sont particulièrement utiles pour repérer les différentes parties d'un composant comme les deux côtés d'un régulateur d'air. Quant aux plans de travail de référence, ils permettent de localiser la géométrie de vos composants (les débouchures d'une boîte de dérivation ou les robinets d'un réservoir, par exemple).

**1** Dans le navigateur de composants, développez Modélisation.


**2** Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Plans de travail et choisissez Ajouter un plan de travail.

La boîte de dialogue Création d'un plan de travail s'affiche.

**3** Cliquez sur Par défaut, puis sur OK.


Les plans de travail ZX, YZ et XY sont créés.

**4** Pour afficher les plans de travail dans la zone de modélisation, dans le groupe de fonctions flottant Vue, cliquez sur la liste


déroulante Vue ► Isométrique S-O  .

**5** Dans le navigateur des composants, développez Plans de travail.

Lorsque vous sélectionnez un plan de travail dans le navigateur des composants, le plan de travail s'affiche en surbrillance dans la zone de modélisation.



## Sélection du plan ZX



**6** Pour plus de clarté, ne travaillez qu'avec un seul plan à la fois. Dans le navigateur de composants, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Plan ZX, puis choisissez Visible. Procédez de façon identique pour le plan YZ.

Les icônes des plans ZX et YZ ne sont pas accessibles (format ombré) et le plan XY constitue le seul plan de travail visible dans la zone de modélisation.

## Modélisation à l'aide des primitives


Les **primitives** sont des versions limitées de modèles de composants destinées à être utilisées à plusieurs reprises pendant la création du composant. Elles représentent des formes de base telles qu'une boîte ou un tore et font couramment office de connexions entre les composants. Citons, par exemple, une connexion tuyau bridée ou une connexion gaine.

Les primitives incluent de nombreuses fonctions de modélisation requises pour la construction d'un composant paramétrique personnalisé, telles que des profils et des modificateurs. C'est pourquoi vous pouvez les utiliser pour élaborer rapidement un modèle de composant et lui ajouter des connexions.


## Construction d'un modèle de composant à l'aide de primitives

1 Commencez un nouveau composant paramétrique, spécifiez sa configuration et ajoutez les plans de travail par défaut (plan ZX, plan YZ et plan XY).

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour plus d'informations, voir [Lancement du générateur de contenu pour la création d'un pièce à vues multiples paramétrique](#), [Spécification de la configuration d'un composant paramétrique](#) et [Etablissement des plans de travail d'une pièce à vues multiples paramétrique](#).

2 Dans le navigateur de catalogue de composants, cliquez sur .

**Boîte de dialogue Insertion d'une primitive**



3 Dans la boîte de dialogue Insertion d'une primitive, sélectionnez la primitive à inclure dans votre modèle de composant, puis cliquez sur Insérer.

4 Sélectionnez le plan de travail auquel vous désirez associer la primitive :

Pour...	Action...
rattacher la primitive à un plan de travail existant	Sélectionnez le plan de travail dans la zone de modélisation.

Pour...	Action...
rattacher la primitive à la face d'une primitive ou d'un modificateur existant	Appuyez sur la touche <i>ENTREE</i> et, dans la zone de modélisation, sélectionnez la face de la primitive ou du modificateur.
	<b>REMARQUE</b> Cette action a pour effet de produire un plan de travail de référence sur la face sélectionnée et lui associe la primitive.

Pour faciliter la sélection d'un plan ou d'une face donnée, le programme met en surbrillance cet élément lorsque vous placez le curseur au-dessus.

**5** Sélectionnez le plan de travail de la primitive à aligner avec le plan de travail spécifié à l'étape précédente.

La plupart des primitives livrées avec le logiciel incluent plusieurs plans de travail. Pour sélectionner le plan actuel, vous n'avez rien à faire. Pour passer d'un plan au suivant sur la primitive et activer un autre plan, entrez s (Suivant), puis appuyez sur la touche *ENTREE*. En parcourant les plans, vous remarquerez la manière dont le logiciel repositionne la primitive dans la zone de modélisation de sorte que le plan actif s'aligne avec le plan sélectionné de votre composant.

**REMARQUE** Cette étape consiste à aligner les centres des plans sélectionnés afin qu'ils coïncident. Par conséquent, le placement de la primitive dans le plan de votre composant dépend de l'emplacement de la primitive dans son propre plan. Les primitives livrées avec le logiciel ont été créées au centre d'un plan horizontal.

**6** Si nécessaire, changez l'orientation de la primitive :

Pour...	Action...
inverser la primitive de sorte qu'elle soit positionnée de l'autre côté du plan auquel elle est rattachée	Tapez i (Inverser plan), puis appuyez sur la touche <i>ENTREE</i> .


Pour...	Action...
faire pivoter la primitive autour du centre du plan auquel elle est rattachée	Tapez r (Rotation). Déplacez le curseur et cliquez à l'endroit souhaité pour spécifier le nouvel angle. Une autre solution consiste à spécifier l'angle sur la ligne de commande et à appuyer sur la touche <i>ENTREE</i> .
remplacer la primitive par une copie en miroir	Tapez m (miroir) et appuyez sur la touche <i>ENTREE</i> .

7 Lorsque vous avez placé et orienté la primitive comme il convient, appuyez sur la touche *ENTREE*.

Toutes les fonctions de modélisation de la primitive sont alors copiées dans votre composant personnalisé. Si les unités dans le dessin définissant la primitive ne concordent pas avec les unités du dessin de votre composant, le logiciel convertit également les unités. A présent, vous pouvez utiliser le modèle du composant comme si vous aviez créé manuellement toutes les fonctions.

Dans les paramètres du modèle de votre composant, les descriptions des paramètres provenant d'une primitive incluent le nom de celle-ci. Cela permet de distinguer plus aisément les paramètres issus de primitives ou d'un ensemble de primitives et ceux issus de fonctions manuellement insérées dans le modèle du composant.

#### Boîte de dialogue Paramètres du modèle




**REMARQUE** Pour consulter un exemple détaillé d'ajout de primitives au modèle de composant, voir [Exemple : génération d'un modèle de composant à partir de primitives](#) (page 1181).




## Exemple : génération d'un modèle de composant à partir de primitives

La procédure suivante décrit la création d'un diffuseur rectangulaire à collet rond à l'aide de [primitives](#) (page 1111). Supposons que vous avez créé le composant, spécifié sa configuration et créé les plans de travail par défaut.

1 Dans le groupe de fonctions flottant Vue, cliquez sur la liste

déroulante Vue ► Isométrique S-O  .

**Pour ajouter la base du diffuseur à l'aide d'une primitive, procédez comme suit :**


2 Dans le navigateur de catalogue de composants, cliquez sur  (Ajoute une primitive).

3 Dans la boîte de dialogue Insertion d'une primitive, sélectionnez Pyramide et cliquez sur Insérer.


4 Dans la zone de modélisation, sélectionnez le plan XY.  
Cette opération rattache la pyramide au plan XY.

5 Sur la ligne de commande, entrez n (suivant) et appuyez sur *ENTREE* pour ajouter la primitive au diffuseur.


La primitive Pyramide a deux plans de travail : un en haut de la pyramide et un en bas. Cela permet d'aligner le plan supérieur de la pyramide avec le plan XY du diffuseur.



**Pour insérer le collet du diffuseur à l'aide d'une primitive, procédez comme suit :**


- 6** Dans le navigateur de catalogue de composants, cliquez sur  (Ajoute une primitive).
- 7** Dans la boîte de dialogue Insertion d'une primitive, sélectionnez Cylindre et cliquez sur Insérer.
- 8** Dans la zone de modélisation, sélectionnez le plan XY.

Le cylindre est alors rattaché au plan XY.



**9** Sur la ligne de commande, entrez *i* (Inverser plan), puis appuyez sur la touche *ENTREE*.

Cette commande fait pivoter le cylindre de l'autre côté du plan XY.



**10** Appuyez sur la touche *ENTREE* pour ajouter la primitive au diffuseur.

11 Modifiez les valeurs de cotes de modèle de manière à choisir une taille par défaut plus appropriée.

- Développez Paramètres du modèle, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un paramètre, puis choisissez Modifier.
- Changez les valeurs comme il convient.
- Cliquez sur Fermer.

12 Sur le plan XY, ajoutez une contrainte de coïncidence entre le sommet de la pyramide et le centre de la face du cylindre.


Les deux points sont superposés, ce qui permet de s'assurer que la géométrie de la pyramide et celle du cylindre restent alignées lorsque le modèle du composant évolue.

---


**CONSEIL** Pour parcourir les objets qui se chevauchent, placez le curseur au-dessus de l'objet placé au premier plan, puis appuyez sur la touche *MAJ* et tout en la maintenant enfoncée, appuyez sur la *BARRE D'ESPACE*. Pour passer d'un objet superposé à un autre (face, bord et sommet) sur des solides 3D, placez le curseur sur le sous-objet situé au premier plan, puis appuyez sur la touche *CTRL* et tout en la maintenant enfoncée, appuyez sur la *barre d'espace*.

---

**Pour ajouter la connexion gaine à l'aide d'une primitive, procédez comme suit :**

- 13 Dans le navigateur de catalogue de composants, cliquez sur  (Ajoute une primitive).
- 14 Dans la boîte de dialogue Insertion d'une primitive, sélectionnez Indéfini - Connexion gaine circulaire et cliquez sur Insérer.
- 15 Sur la ligne de commande, sélectionnez le plan XY du cylindre. Cette opération rattache la connexion de gaine au plan XY.

**16** Appuyez sur la touche *ENTREE* pour accepter l'orientation par défaut et ajoutez la primitive au diffuseur.




**17** Modifiez les valeurs de cotes du modèle :

- Développez Paramètres du modèle, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un paramètre, puis choisissez Modifier.
- Pour BdyD1, remplacez la valeur de l'équation par D1. Cela a pour effet de modifier le diamètre du cylindre lorsque le diamètre de la connexion gaine (D1) change.
- Rectifiez la valeur sous Equation de chacun des paramètres de la connexion gaine de sorte que leur taille par défaut soit plus appropriée comme indiqué à l'image suivante.
- Cliquez sur Fermer.

**18** Configurez la connexion gaine.

Spécifiez un type de connexion et, le cas échéant, modifiez la direction du flux. Pour plus d'informations, voir [Connexion d'un composant paramétrique](#) (page 1116) et [Ajout de connexions à une pièce à vues multiples paramétrique](#) (page 1205).

Spécifiez le type de connexion dans la boîte de dialogue Propriétés de connexion.



- 19 Retouchez le modèle du composant, puis terminez le composant.  
Pour plus d'informations, voir [Présentation de la création de composants paramétriques](#) (page 1095).

## Création de primitives


Plusieurs méthodes sont à votre disposition :

- Créer intégralement une primitive
- Copier, puis modifier une primitive existante
- Enregistrer un composant en guise de primitive

Si vous ajoutez une primitive à un composant personnalisé, vous devez utiliser un des plans sur la primitive pour orienter la primitive sur le composant. C'est pourquoi, pour être correcte, une primitive nécessite au moins un plan de travail contenant la géométrie paramétrique.

## Création intégrale de primitives


1 Cliquez sur l'onglet Gérer ► groupe de fonctions


MEP ► Générateur de contenu .

La boîte de dialogue Prise en main - Ecran du catalogue s'affiche.

- 2 Dans la boîte de dialogue Prise en main - Ecran du catalogue, sous Domaine du composant, sélectionnez Primitives et composants réutilisables.

#### Boîte de dialogue Prise en main - Ecran du catalogue pour les primitives




- 3 Sélectionnez le chapitre auquel ajouter la primitive, puis cliquez sur  (Nouveau composant paramétrique).

- 4 Dans la boîte de dialogue Nouvelle primitive, donnez un nom à la primitive, puis cliquez sur OK.

L'environnement du générateur de contenu s'affiche. Puisque les primitives ne disposent pas des nombreuses fonctions dont bénéficient les composants (les informations de configuration sur les composants ou les paramètres de taille, par exemple), seul un sous-ensemble des fonctions de modélisation est disponible.

### Navigateur de composants pour une primitive personnalisée



5 Créez la primitive de votre choix.

---


**CONSEIL** Pour la description des paramètres de modèle, tapez un texte en veillant à faire référence au nom de la primitive. Cela permet de distinguer plus aisément les paramètres issus de primitives ou d'un ensemble de primitives et ceux issus de fonctions manuellement insérées dans un composant.

---

6 Générez une image d'aperçu (fichier BMP) de la primitive.

Les aperçus sont un moyen pratique de sélectionner des primitives destinées à être incluses dans des composants personnalisés. En générant l'aperçu d'une primitive, vous êtes en mesure de sélectionner la direction de visualisation de l'image. Si vous ne produisez pas d'aperçu, le programme génère une image à l'aide de la direction de vue isométrique S-O à l'enregistrement de la primitive.


La procédure de génération de l'aperçu de primitives est identique à celles des pièces à vues multiples. Pour plus d'informations, voir [Génération de l'aperçu d'une pièce à vues multiples paramétrique](#) (page 1227).

7 Cliquez sur  pour valider le composant.

---

**REMARQUE** Pour être correcte, une primitive nécessite au moins un plan de travail contenant la géométrie paramétrique.


---

8 Cliquez sur .




## Copie et personnalisation des primitives


1 Cliquez sur l'onglet Gérer ► groupe de fonctions


MEP ► Générateur de contenu  .

2 Dans la boîte de dialogue Prise en main - Ecran du catalogue, sous Catalogue de composants, sélectionnez Primitives et composants réutilisables.

**Boîte de dialogue Prise en main - Ecran du catalogue pour les primitives**



3 Sélectionnez la primitive à modifier et cliquez sur  .

4 Apportez les changements voulus et cliquez sur  .

5 Dans la boîte de dialogue Enregistrer la famille de composants sous, sélectionnez le chapitre (le dossier) dans lequel vous souhaitez enregistrer la primitive, donnez un nom à la primitive, puis cliquez sur OK.

Vous pouvez également dupliquer des primitives en copiant les fichiers DWG et en attribuant un nom à ces copies. Par défaut, les fichiers DWG et BMP des primitives se trouvent dans le dossier suivant : \ProgramData\Autodesk\MEP 2011\fra\Shared\Primitives.

## Enregistrement des composants sous forme de primitives

1 Ouvrez le composant dans le générateur de contenu et cliquez sur



2 Dans la boîte de dialogue Enregistrer la famille de composants en tant que primitive, sélectionnez le chapitre (le dossier) dans lequel vous souhaitez enregistrer la primitive, donnez un nom à la primitive, puis cliquez sur OK.

La primitive est créée à l'aide des informations relatives au composant et applicables aux primitives.

## Modélisation d'une pièce à vues multiples paramétrique, cas d'un régulateur d'air


Cette procédure permet de modéliser une pièce à vues multiples paramétrique, en l'occurrence un régulateur d'air. Vous allez ajouter la géométrie rectangulaire aux faces supérieure et inférieure, créer les profils, ajouter les contraintes de manière à aligner les faces et appliquer les modificateurs pour créer le réducteur entre les faces.

**Pour créer la géométrie de la face, procédez comme suit :**

1 Pour produire la face supérieure du diffuseur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Plan XY, puis choisissez Ajouter un profil ► Rectangulaire dans le navigateur de composants.

Pour plus d'informations sur les profils, voir [Profils](#) (page 1106).

2 Spécifiez le premier angle dans la zone de modélisation, puis le deuxième.



Le profil rectangulaire de la face supérieure est créé et ajouté au plan XY dans le navigateur de composants. Les contraintes du profil rectangulaire sont également incluses dans le plan XY.


**3** Pour ajouter un plan de travail de décalage afin de faciliter le repérage de la face inférieure du diffuseur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Plans de travail, puis choisissez Ajouter un plan de travail dans le navigateur de composants.

La boîte de dialogue Création d'un plan de travail s'affiche.

**4** Cliquez sur Décalage et entrez le nom Face inférieure. Cliquez sur OK.


**5** Dans la zone de modélisation, sélectionnez le plan XY comme plan de travail de référence, faites glisser le curseur sous le plan XY et entrez 12" (305 mm) comme distance de décalage.

Le plan de travail de la face inférieure est créé.



**6** Pour produire la face inférieure du diffuseur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Plan XY, puis choisissez Ajouter un profil ► Rectangulaire dans le navigateur de composants.

7 Spécifiez le premier angle dans la zone de modélisation, puis le deuxième.




Un profil rectangulaire de la face inférieure est créé et ajouté sous Face inférieure dans le navigateur de composants. Les contraintes du profil rectangulaire sont également incluses sous Face inférieure.


**Pour ajouter des contraintes visant à aligner les faces, procédez comme suit :**

- 1 Dans le navigateur de composants, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Plan XY, puis choisissez Ajouter une géométrie ► Point.
- 2 Dans la zone de modélisation, spécifiez un point à proximité du centre du profil rectangulaire de la face de dessus et appuyez sur la touche *ENTREE*.
- 3 Dans le navigateur de composants, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Plan XY, puis choisissez Ajouter des contraintes ► Distance identique.
- 4 Dans la zone de modélisation, signalez les paires de contraintes géométriques.  
Pour la première paire, sélectionnez le point situé au centre de la face de dessus, puis le bord inférieur gauche du profil rectangulaire de la face de dessus.  
Pour la deuxième paire, sélectionnez le point situé au centre de la face de dessus, puis le bord supérieur droit du profil rectangulaire de la face de dessus.

Le modèle de la face de dessus est mis à jour selon la contrainte spécifiée.



5 Recommencez les étapes 3 à 4 pour appliquer la même contrainte aux bords supérieur gauche et inférieur droit de la face de dessus. Le modèle de la face de dessus est mis à jour selon la contrainte spécifiée.



---


**REMARQUE** Lorsque vous insérez des contraintes, des messages peuvent vous informer que la géométrie n'est pas contrainte du fait d'un certain nombre de cotes. Ces messages à caractère informatif n'ont d'autre objectif que de vous aider lors du processus de modélisation. Il est recommandé d'utiliser le plus petit nombre de contraintes lors de la définition de la forme du composant sous peine d'obtenir des résultats inattendus.

---

**6** Pour garantir l'alignement des faces inférieure et supérieure, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Face inférieure, puis choisissez Ajouter une géométrie ► Référence de point dans le navigateur de composants.


**7** Sélectionnez le point figurant au centre du profil rectangulaire de la face de dessus.

Un point de référence est ajouté au plan de travail de la face de dessous.



**8** Recommencez les étapes 3 à 5 pour contraindre les quatre bords de la face de dessous par rapport au point de référence situé au centre.

Le modèle de la face de dessous est mis à jour selon les contraintes spécifiées.




**Pour appliquer les modificateurs, procédez comme suit :**

**1** Dans le navigateur de composants, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Modificateurs, puis choisissez Ajouter une transition.

Pour plus d'informations sur les modificateurs, voir [Modificateur](#) (page 1107).

**2** Dans la zone de modélisation, sélectionnez le profil rectangulaire de la face de dessus comme profil de départ, puis sélectionnez le profil rectangulaire de la face de dessous comme profil d'arrivée. Une boîte de réduction représentant le diffuseur est générée ; un modificateur de réduction est ajouté sous Modificateurs dans le navigateur de composants.




**3** Pour ajouter le couvercle du diffuseur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Plans de travail, puis choisissez Ajouter un plan de travail dans le navigateur de composants.

La boîte de dialogue Création d'un plan de travail s'affiche.

**4** Cliquez sur Décalage, puis entrez Décalage du couvercle en guise de nom. Cliquez sur OK.

**5** Dans la zone de modélisation, sélectionnez le plan XY comme plan de travail de référence, faites glisser le curseur au-dessus du plan XY et entrez 1" (25 mm) comme distance de décalage.

Le plan de travail Décalage du couvercle est créé.




**6** Dans le navigateur de composants, développez le dossier Modificateurs, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Modificateur de réduction, puis choisissez Visible.

L'affichage du modificateur de réduction est désactivé dans la zone de modélisation.

**7** Dans le navigateur de composants, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Modificateurs, puis choisissez Ajouter une extrusion et sélectionnez le profil rectangulaire de la face de dessus.

La boîte de dialogue Modificateur d'extrusion s'affiche.


**8** Sous Terminaison, sélectionnez Plan et Décalage du couvercle sous les listes déroulantes respectives Type et A. Cliquez sur OK.





Une boîte est créée pour représenter le couvercle du diffuseur et un modificateur d'extrusion est ajouté dans le dossier Modificateurs dans le navigateur de composants.

- 9 Pour voir l'ensemble du modèle du composant, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Modificateur de réduction, puis choisissez Visible dans le navigateur de composants.




## Modélisation d'une pièce à vues multiples paramétrique, cas d'une boîte de dérivation

Cette procédure permet de modéliser une pièce à vues multiples paramétrique, en l'occurrence une boîte de dérivation. Vous allez être amené à ajouter la géométrie rectangulaire, créer des profils, appliquer des modificateurs pour créer la boîte elle-même et ajouter la géométrie correspondant aux débouchures.

- 1 Dans le navigateur de composants, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Plan XY, puis choisissez Ajouter un profil ► Rectangulaire.  
Pour plus d'informations sur les profils, voir [Profils](#) (page 1106).

- 2** Dans la zone de modélisation, spécifiez le premier angle, puis le deuxième.




Un profil rectangulaire correspondant à la face de dessus est créé et ajouté au plan XY dans le navigateur de composants. Les contraintes du profil rectangulaire sont insérées dans le plan XY.

- 3** Dans le navigateur de composants, cliquez avec le bouton droit de la souris, sur Modificateurs, puis choisissez Ajouter une extrusion.

Pour plus d'informations sur les modificateurs, voir [Modificateur](#) (page 1107).


- 4** Dans la zone de modélisation, sélectionnez le profil rectangulaire. La boîte de dialogue Modificateur d'extrusion s'affiche.

- 5** Sous Terminaison, sélectionnez le type Borgne et entrez 15" (381 mm) dans pour le paramètre Distance et cliquez sur Inverser. Cliquez sur OK.



Une boîte représentant la boîte de dérivation est générée ; un modificateur d'extrusion est inclus sous Modificateurs dans le navigateur de composants.

- 6** Pour ajouter la débouchure, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Plan XY, puis choisissez Ajouter une géométrie ► Point dans le navigateur de composants.
- 7** Dans la zone de modélisation, spécifiez un point à proximité du centre de la face supérieure de la boîte de dérivation et appuyez sur la touche *ENTREE*.



- 8** Pour contraindre le point au centre précis de la face supérieure de la boîte de dérivation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Plan XY, puis choisissez Ajouter des contraintes ► Distance identique dans le navigateur de composants.
- 9** Dans la zone de modélisation, signalez les paires de contraintes géométriques.  
Pour la première paire, sélectionnez le point situé au centre de la face supérieure de la boîte de dérivation, puis le bord inférieur gauche du profil rectangulaire.  
Pour la deuxième paire, sélectionnez le point situé au centre de la face supérieure de la boîte de dérivation, puis le bord supérieur droit du profil rectangulaire.

---

**REMARQUE** Pour plus de clarté, ne travaillez qu'avec un seul plan dans la mesure où vous n'utilisez pas de plans de travail de décalage et de référence. Ces messages à caractère informatif n'ont d'autre objectif que de vous aider lors du processus de modélisation. Il est recommandé d'utiliser le plus petit nombre de contraintes lors de la définition de la forme du composant sous peine d'obtenir des résultats inattendus.

---

- 10** Recommencez les étapes 8 à 9 pour contraindre le point central aux bords supérieur droit et inférieur gauche de la face de dessus. Le modèle de la boîte de dérivation est mis à jour conformément aux contraintes indiquées.
- 11** Dans le navigateur de composants, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Plan XY, puis choisissez Ajouter un profil ► Circulaire.


---

**CONSEIL** Il est préférable d'ajouter la débouchure dans la vue de dessus plutôt que dans une direction de visualisation du modèle. Pour modifier la vue, cliquez sur l'onglet Vue ► le groupe de fonctions

Apparence ► la liste déroulante Vues ► Dessus .


---

- 12** Dans la zone de modélisation, à l'aide de la fonction d'accrochage aux objets, sélectionnez le point situé au centre de la face supérieure de la boîte de dérivation et définissez-le comme le centre du cercle, entrez un rayon de 0.5" (13 mm) et appuyez sur la touche *ENTREE*.



Un profil circulaire est créé, puis ajouté au plan XY dans le navigateur de composants.

- 13 Pour contraindre le profil circulaire au centre de la face de dessus, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Plan XY, puis choisissez Ajouter des contraintes ► Concentrique dans le navigateur de composants.
- 14 Dans la zone de modélisation, sélectionnez le profil circulaire de la première géométrie ainsi que le centre de la face supérieure de la deuxième géométrie.
- 15 Dans le navigateur de composants, cliquez avec le bouton droit de la souris, sur Modificateurs, puis choisissez Ajouter une extrusion.
- 16 Dans la zone de modélisation, sélectionnez le profil circulaire. La boîte de dialogue Modificateur d'extrusion s'affiche.
- 17 Sous Terminaison, sélectionnez le type Borgne et entrez 2" (51 mm) dans pour le paramètre Distance et cliquez sur Inverser. Cliquez sur OK.



Un cylindre représentant la débouchure est créé et un modificateur d'extrusion est ajouté aux modificateurs dans le navigateur de composants.

---

**REMARQUE** Pour produire d'autres débouchures, générez des plans de travail de référence et de décalage de manière à repérer le plan dans lequel vous voulez ajouter une débouchure, puis recommencez les étapes 6 à 14 pour chaque débouchure à créer.

---

## Modélisation d'une pièce à vues multiples paramétrique, cas d'un réservoir vertical

Cette procédure permet de modéliser une pièce à vues multiples paramétrique, en l'occurrence un réservoir vertical, d'ajouter la géométrie circulaire du corps du réservoir et d'appliquer un modificateur d'extrusion. Lorsque le corps du réservoir est modélisé, il vous reste à créer des robinets d'entrée et de sortie basés sur la géométrie du corps.


**Pour modéliser le corps du réservoir, procédez comme suit :**

- 1 Pour produire le corps du réservoir, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Plan XY, puis choisissez Ajouter un profil ► Circulaire dans le navigateur de composants.  
Pour plus d'informations sur les profils, voir [Profils](#) (page 1106).
- 2 Dans la zone de modélisation, sélectionnez un point central, puis entrez un rayon de 15" (381mm) et appuyez sur la touche *ENTREE*.

---

**CONSEIL** Vous pouvez également indiquer précisément une position (15,15, par exemple) en désignant le point central comme le centre du plan de travail.

---




Un profil circulaire est créé, puis ajouté au plan XY dans le navigateur de composants.

- 3 Dans le navigateur de composants, cliquez avec le bouton droit de la souris, sur Modificateurs, puis choisissez Ajouter une extrusion.  
Pour plus d'informations sur les modificateurs, voir [Modificateur](#) (page 1107).
- 4 Dans la zone de modélisation, sélectionnez le profil circulaire.

La boîte de dialogue Modificateur d'extrusion s'affiche.

**5** Sous Terminaison, sélectionnez le type Borgne et entrez 60" (1524 mm) dans pour le paramètre Distance et cliquez sur Inverser. Cliquez sur OK.



Un cylindre représentant le corps du réservoir est créé tandis qu'un modificateur d'extrusion est ajouté aux modificateurs dans le navigateur de composants.

**Pour modéliser un réservoir, procédez comme suit :**


**1** Pour créer un plan de travail de décalage afin de faciliter le repérage du réservoir, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Plans de travail, puis choisissez Ajouter un plan de travail dans le navigateur de composants.

La boîte de dialogue Création d'un plan de travail s'affiche.

**2** Cliquez sur Décalage, puis entrez Décalage du robinet en guise de nom. Cliquez sur OK.

3 Dans la zone de modélisation, sélectionnez le plan XY comme plan de travail de référence, puis entrez 2" (51 mm) comme distance de décalage.


Le plan de travail du décalage du robinet est défini.



4 Pour générer le robinet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Décalage du robinet, puis choisissez Ajouter un profil ► Circulaire dans le navigateur de composants.


---

**CONSEIL** Il est préférable d'ajouter le robinet dans la vue de dessus plutôt que dans une direction de visualisation du modèle. Pour modifier la vue, cliquez sur l'onglet Vue ► le groupe de fonctions

Apparence ► la liste déroulante Vues ► Dessus  .

---

5 Dans la zone de modélisation, spécifiez le point situé au centre de la face supérieure du réservoir, entrez un rayon de 1" (25mm) et appuyez sur la touche *ENTREE*.






Un profil circulaire est créé, puis ajouté sous Décalage du robinet dans le navigateur de composants.

**6** Dans le navigateur de composants, cliquez avec le bouton droit de la souris, sur Modificateurs, puis choisissez Ajouter une extrusion.

**7** Dans la zone de modélisation, sélectionnez le profil circulaire correspondant au robinet.

La boîte de dialogue Modificateur d'extrusion s'affiche.

**8** Sous Terminaison, sélectionnez Plan et Plan XY sous les listes déroulantes respectives Type et A. Cliquez sur OK.



Un cylindre représentant le robinet est créé tandis qu'un modificateur d'extrusion est ajouté aux modificateurs dans le navigateur de composants.

---

**REMARQUE** Pour produire d'autres robinets, générez des plans de travail de référence et de décalage de manière à repérer le plan dans lequel vous voulez insérer un robinet, puis recommencez les étapes 4 à 8 pour chaque robinet à créer.

---


## Ajout de connexions à une pièce à vues multiples paramétrique

Les connexions servent à mettre en place des réseaux raccordés de manière intelligente. Vous pouvez rajouter des connexions aux composants créés à l'aide du générateur de contenu. La forme de la connexion est déterminée par la forme du modificateur auquel elle est associée. Vous définissez la taille par défaut de la connexion lorsque vous intégrez la connexion dans le modèle. Après l'insertion de la connexion, vous pouvez lui attribuer un domaine ainsi qu'un type.

## Ajout de connexions à une pièce à vues multiples paramétrique, cas d'un régulateur d'air

Cette procédure permet d'ajouter des connexions à une pièce à vues multiples paramétrique, en l'occurrence un régulateur d'air. En principe, une seule connexion est fixée sur les régulateurs d'air. Elle se trouve sur la face de dessus du diffuseur et permet la connexion à la gaine flexible.

- 1 Pour créer la géométrie de connexion de la gaine flexible, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Décalage du couvercle, puis choisissez Ajouter un profil ► Circulaire dans le navigateur de composants.
- 2 Dans la zone de modélisation, à l'aide de la fonction d'accrochage aux objets, sélectionnez le point situé au centre de la face de dessus du diffuseur, entrez un rayon de 0.3" (76 mm) et appuyez sur la touche *ENTREE*.



Un profil circulaire représentant la connexion de gaine flexible est créé, puis ajouté sous Décalage du couvercle dans le navigateur de composants.

---


**IMPORTANT** La position de la première connexion insérée dans le modèle spécifie l'orientation de l'axe du composant à l'insertion. Si, par exemple, vous placez la première connexion sur un composant avec un vecteur perpendiculaire, la direction du vecteur définit l'orientation positive par rapport à l'axe X lorsqu'elle est insérée dans un dessin.

---

- 3 Dans le navigateur de composants, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Modificateurs, puis choisissez Ajouter une extrusion et sélectionnez le profil circulaire.

La boîte de dialogue Modificateur d'extrusion s'affiche.

- 4 Sous Terminaison, sélectionnez le type Borgne et entrez la distance 4" (102 mm). Cliquez sur OK.



Un cylindre représentant la connexion gaine flexible est créé tandis qu'un deuxième modificateur d'extrusion est ajouté aux modificateurs dans le navigateur de composants.

- 5 Pour ajouter une connexion, dans le navigateur de composants, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Connexions, puis choisissez Ajouter une connexion.

Un message vous invite à sélectionner l'emplacement désiré de la connexion. En déplaçant le curseur dans la zone de modélisation, ce dernier s'accroche aux quatre emplacements possibles que sont la face supérieure et inférieure du diffuseur et le haut et le bas de la connexion gaine flexible.

- 6 Sélectionnez le point situé au centre du haut de la connexion de gaine flexible et appuyez sur la touche *ENTREE* pour accepter le numéro attribué par défaut à la connexion.


---

**REMARQUE** Les numéros attribués par défaut aux connexions vont en croissant dans l'ordre où les connexions ont été introduites dans le modèle. Ainsi, la première connexion prend le numéro 1, la deuxième le numéro 2, etc. Modélisez les connexions des pièces à vues multiples dans l'ordre qui vous plaît.

---

**7** Choisissez un emplacement situé au-dessus et à droite du modèle pour placer la cote correspondant au diamètre de la connexion de gaine flexible.

Une cote de diamètre (D1) est insérée dans le modèle et dans le dossier Paramètres du modèle du navigateur de composants tandis qu'une connexion apparaît sous Connexions.



**8** Pour définir le domaine et le type de la connexion, développez le dossier Connexions, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la Connexion 1, puis choisissez Modifier dans le navigateur de composants.

La boîte de dialogue Propriétés de la connexion s'affiche.


**9** Sélectionnez le domaine dans la liste.

Les domaines de connexion disponibles sont liés à la forme spécifiée du modificateur auquel la connexion est reliée.

**10** Sélectionnez Par bandes dans la zone de liste déroulante Type.

Les types de connexion dépendent du domaine de connexion sélectionné.

### Boîte de dialogue Sélection des types de connexion



**REMARQUE** Par défaut, les connexions sont de type indéfini. Ce type permet de créer la connexion appropriée pour tous les types de connexion à l'insertion dans un dessin.

11 Cliquez sur OK.

## Ajout de connexions à une pièce à vues multiples paramétrique, cas d'une boîte de dérivation

Cette procédure permet d'ajouter des connexions à une pièce à vues multiples paramétrique représentant une boîte de dérivation. Généralement, les boîtes de dérivation présentent plusieurs débouchures permettant d'accueillir les fils requis. Dans cette procédure, vous trouverez les étapes visant à marquer d'une débouchure le sommet de la boîte de dérivation. Il est possible de réitérer cette procédure et d'apporter les ajustements appropriés afin d'insérer des connexions supplémentaires.

1 Pour ajouter une connexion, dans le navigateur de composants, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Connexions, puis choisissez Ajouter une connexion.

Un message vous invite à sélectionner l'emplacement désiré de la connexion. En déplaçant le curseur dans la zone de modélisation, ce dernier s'accroche aux trois emplacements possibles pour la connexion : haut et bas de la boîte de dérivation et centre de la débouchure.


2 Sélectionnez le centre de la débouchure et appuyez sur la touche *ENTREE* pour accepter le numéro attribué par défaut à la connexion.

---

**REMARQUE** Les numéros attribués par défaut aux connexions vont en croissant dans l'ordre selon lequel les connexions ont été introduites dans le modèle. Ainsi, la première connexion prend le numéro 1, la deuxième le numéro 2, etc. Modélisez les connexions des pièces à vues multiples dans l'ordre qui vous plaît.

---

- 3 Choisissez un emplacement situé au-dessus et à droite du modèle pour placer la cote correspondant au diamètre de la débouchure. Une cote de diamètre (D1) est insérée dans le modèle ; une connexion apparaît sous Connexions tandis qu'un paramètre de taille D1 s'affiche dans le dossier Paramètres de taille.



---

**IMPORTANT** La position de la première connexion insérée dans le modèle spécifie l'orientation de l'axe du composant à l'insertion. Si, par exemple, vous placez la première connexion sur un composant avec un vecteur perpendiculaire, la direction du vecteur définit l'orientation positive par rapport à l'axe X lorsqu'il est inséré dans un dessin.

---

- 4 Pour définir le domaine et le type de la connexion, développez le dossier Connexions, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la Connexion 1, puis choisissez Modifier dans le navigateur de composants. La boîte de dialogue Propriétés de la connexion s'affiche.
- 5 Sélectionnez le domaine Tube IRO dans la liste. Les domaines de connexion disponibles sont liés à la forme spécifiée du modificateur auquel la connexion est reliée.
- 6 Sélectionnez Collé dans la zone de liste déroulante Type. Les types de connexions dépendent du domaine de connexion sélectionné.

---

**REMARQUE** Par défaut, les connexions sont de type indéfini. Ce type permet de créer la connexion appropriée pour tous les types de connexion à l'insertion dans un dessin.

---

7 Cliquez sur OK.

## Ajout de connexions à une pièce à vues multiples paramétrique, cas d'un réservoir vertical

Cette procédure permet d'ajouter des connexions à une pièce à vues multiples paramétrique, en l'occurrence un réservoir vertical. Généralement, les réservoirs sont équipés de plusieurs connexions, une d'entrée et une de sortie. Dans cette procédure, vous trouverez les étapes à suivre pour insérer une connexion à l'entrée du réservoir vertical. Il est possible de réitérer cette procédure et d'apporter les ajustements appropriés afin d'insérer des connexions.

**1** Pour ajouter une connexion, dans le navigateur de composants, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Connexions, puis choisissez Ajouter une connexion.

Un message vous invite à sélectionner l'emplacement désiré de la connexion. En déplaçant le curseur dans la zone de modélisation, ce dernier s'accroche aux quatre emplacements possibles pour la connexion : haut et bas du corps du réservoir et haut et bas du robinet.

**2** Sélectionnez le point situé au centre du haut du robinet et appuyez sur la touche *ENTREE* pour accepter le numéro attribué par défaut à la connexion.


---

**REMARQUE** Les numéros attribués par défaut aux connexions vont en croissant dans l'ordre selon lequel les connexions ont été introduites dans le modèle. Ainsi, la première connexion prend le numéro 1, la deuxième le numéro 2, etc. Modélisez les connexions des pièces à vues multiples dans l'ordre qui vous plaît.

---

**3** Choisissez un emplacement situé au-dessus et à droite du modèle pour placer la cote correspondant au diamètre du robinet.

Une cote de diamètre (D1) est insérée dans le modèle et dans le dossier Paramètres du modèle du navigateur de composants tandis qu'une connexion apparaît sous Connexions.



---

**IMPORTANT** La position de la première connexion insérée dans le modèle spécifie l'orientation de l'axe du composant à l'insertion. Si, par exemple, vous placez la première connexion sur un composant avec un vecteur perpendiculaire, la direction du vecteur définit l'orientation positive par rapport à l'axe X lorsqu'il est inséré dans un dessin.

---

**4** Pour définir le domaine et le type de la connexion, développez le dossier Connexions, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la Connexion 1, puis choisissez Modifier dans le navigateur de composants.

La boîte de dialogue Propriétés de la connexion s'affiche.

**5** Sélectionnez le domaine Tuyau dans la liste.

Les domaines de connexion disponibles sont liés à la forme spécifiée du modificateur auquel la connexion est reliée. Lorsque le domaine Tuyauterie est sélectionné, la propriété Type de système est disponible.

**6** Sélectionnez Fileté dans la zone de liste déroulante Type.

Les types de connexions dépendent du domaine de composant sélectionné.

---

**REMARQUE** Par défaut, les connexions sont de type indéfini. Ce type permet de créer la connexion appropriée pour tous les types de connexion à l'insertion dans un dessin.

---

**7** Sélectionnez Eau froide dans la zone de liste déroulante Type de système.



Les types de systèmes dépendent du domaine de connexion sélectionné.

## Intégration de cotes dans une pièce à vues multiples paramétrique

Les cotes servent à définir la taille par défaut d'une pièce à vues multiples paramétrique. Vous ajoutez les cotes du modèle afin de définir la taille globale du modèle. Il est alors possible de prendre en compte des tailles supplémentaires (pour une cote donnée), sous la forme d'une liste de valeurs par exemple, pour générer des tailles de composant particulières.

## Insertion des cotes du modèle dans une pièce à vues multiples paramétrique, cas d'un régulateur d'air

Cette procédure permet d'inscrire des cotes visant à définir la longueur et la largeur des faces du diffuseur, la hauteur du réducteur et la hauteur du couvercle reposant sur la trame de faux-plafond.

---

**CONSEIL** Pour éviter la distorsion du modèle, commencez par insérer les cotes générales du modèle, puis les cotes spécifiques à la géométrie.

---

**1** Dans le navigateur de composants, développez le dossier Modificateurs, cliquez avec le bouton droit de la souris sur chaque modificateur, puis choisissez Visible.

Cela a pour effet de désactiver l'affichage des modificateurs dans la zone de modélisation afin de faciliter l'insertion des cotes dans les profils.

**2** Pour ajouter la cote désignant la largeur de la face de dessus, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Plan XY dans le navigateur de composant, puis choisissez Ajouter une cote ► Distance.


---

**REMARQUE** Pour les valeurs de paramètres de constantes, vous pouvez définir une cote de constante ou choisir de ne pas spécifier de cote et d'utiliser la valeur par défaut basée sur la taille réelle de la géométrie. Si aucune cote n'est définie, le paramètre et sa valeur ne s'affichent pas au cours de la sélection de la taille du composant.

---

- 3** Dans la zone de modélisation, sélectionnez les côtés supérieur gauche et inférieur droit de la face de dessus et précisez l'emplacement souhaité de la cote.
- Une cote de longueur (LenA1) est insérée dans le modèle et ajoutée sous Paramètres du modèle dans le navigateur de composants. La valeur LenA1 est une valeur par défaut basée sur la distance de la géométrie de la fonction et peut, à ce titre, être modifiée.
- 4** Pour ajouter la cote de longueur de la face de dessus, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Plan XY, puis choisissez Ajouter une cote ► Distance perpendiculaire dans le navigateur de composants.
- 5** Dans la zone de modélisation, sélectionnez les côtés supérieur droit et inférieur gauche de la face de dessus de la géométrie et sélectionnez le bord supérieur gauche de la face de dessus de la ligne relative. Désignez l'endroit où vous voulez placer la cote et sélectionnez les coins supérieurs droits pour déterminer sa valeur.
- Une cote de longueur (LenA2) est insérée dans le modèle et ajoutée sous Paramètres du modèle dans le navigateur de composants. La valeur LenA2 est une valeur par défaut basée sur la distance de la géométrie de la fonction et peut, à ce titre, être modifiée.
- 6** Recommencez les étapes 2 à 5 pour ajouter les cotes de largeur et de profondeur à la face de dessous.
- Les cotes de longueur (LenA3 et LenA4) sont insérées dans le modèle et ajoutées sous Paramètres du modèle dans le navigateur de composants. Les valeurs LenA3 et LenA4 sont des valeurs par défaut basées sur la distance de la géométrie des fonctions et peuvent, à ce titre, être modifiées.
- 7** Dans le navigateur de composants, cliquez avec le bouton droit de la souris sur chaque extrusion, puis choisissez Visible.
- Les modificateurs d'extrusion de la gaine flexible et du couvercle s'affichent dans la zone de modélisation.
- 8** Pour définir la longueur de connexion de la gaine flexible, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Cotes du modèle, puis choisissez Ajouter une distance dans le navigateur de composants.
- 9** Dans la zone de modélisation, sélectionnez la fonction du modificateur d'extrusion de connexion de la gaine flexible et précisez l'endroit où placer la cote.
- Une cote de longueur (LenB1) est insérée dans le modèle et ajoutée sous Paramètres du modèle dans le navigateur de composants. La

valeur LenB1 est une valeur par défaut basée sur la hauteur de la fonction et peut, à ce titre, être modifiée.



**10** Pour définir une hauteur constante pour la longueur de la connexion de gaine flexible, développez Paramètres du modèle dans le navigateur de composants, cliquez avec le bouton droit de la souris sur LenB1, puis choisissez Modifier. La boîte de dialogue Paramètres du modèle s'affiche.

**11** Cliquez deux fois sur la valeur d'équation de LenB1 (colonne Equation), entrez 4" (102 mm), puis cliquez sur Fermer.

**12** Pour définir la hauteur du couvercle, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Paramètres du modèle, puis sur WPOf2 et choisissez Modifier dans le navigateur de composants. La boîte de dialogue Paramètres du modèle s'affiche.

---

**REMARQUE** Créer un modificateur avec un type de terminaison de plan vous permet d'utiliser la distance séparant des plans de travail comme la longueur définie de la fonction du modificateur. Dans cette procédure, vous allez vous servir de la distance existant entre les plans de travail créés à l'insertion du couvercle comme cote de hauteur du couvercle.

---

**13** Veillez à ce que la valeur d'équation associée à WPOf2 corresponde à 1" (25 mm).

Si tel n'est pas le cas, cliquez deux fois dans la colonne Equation, ligne WPOf2 et tapez le nombre souhaité.

14 Cliquez sur Fermer.

## Insertion des cotes du modèle dans une pièce à vues multiples paramétrique, exemple d'une boîte de dérivation

Cette procédure permet d'inscrire des cotes visant à définir la longueur, la largeur et la profondeur d'une boîte de dérivation.

---

**CONSEIL** Pour éviter la distorsion du modèle, commencez par insérer les cotes globales du modèle, puis les cotes spécifiques à la géométrie.

---

1 Pour définir la hauteur globale de la boîte de dérivation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Cotes du modèle, puis choisissez Ajouter une distance dans le navigateur de composants.

---


**REMARQUE** Pour les valeurs de paramètres de constantes, vous pouvez définir une cote de constante ou choisir de ne pas spécifier de cote et d'utiliser la valeur par défaut basée sur la taille réelle de la géométrie. Si aucune cote n'est définie, le paramètre et sa valeur ne s'affichent pas au cours de la sélection de la taille du composant.

---

2 Dans la zone de modélisation, sélectionnez la fonction du modificateur d'extrusion de la boîte de dérivation et signalez l'endroit où placer la cote.

Une cote de hauteur (LenB1) est insérée dans le modèle et ajoutée sous Paramètres du modèle dans le navigateur de composants. La valeur LenB1 est une valeur par défaut basée sur la distance

d'extrusion de la fonction. A ce titre, elle est susceptible d'être modifiée.



**3** Pour préciser la hauteur réelle de la boîte de dérivation, dans le navigateur de composants, développez Paramètres du modèle, cliquez avec le bouton droit de la souris sur LenB1, puis choisissez Modifier.

La boîte de dialogue Paramètres du modèle s'affiche.

**4** Cliquez deux fois sur la valeur d'équation associée à LenB1 (colonne Equation), entrez 4" (102 mm), puis cliquez sur Fermer.


**5** Pour ajouter la cote décrivant la largeur de la boîte de dérivation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Plan XY dans le navigateur de composants, puis choisissez Ajouter une cote ► Distance horizontale.

**6** Dans la zone de modélisation, sélectionnez deux coins afin de préciser la largeur de la boîte de dérivation et choisissez l'endroit où placer la cote.

**7** Sur la ligne de commande, entrez la valeur de la cote 4" (102 mm) et appuyez sur la touche *ENTREE*.

Une cote de longueur (LenA1) est insérée dans le modèle et ajoutée sous Paramètres du modèle dans le navigateur de composants. La


valeur LenA1 est une valeur par défaut basée sur la distance de la géométrie de la fonction et peut, à ce titre, être modifiée.



- 8** Pour ajouter la cote définissant la profondeur de la boîte de dérivation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Plan XY dans le navigateur de composants, puis choisissez Ajouter une cote ► Distance verticale.
- 9** Dans la zone de modélisation, sélectionnez deux coins afin de préciser la profondeur de la boîte de dérivation et choisissez un endroit où placer la cote.
- 10** Sur la ligne de commande, entrez la valeur de la cote 2" (51 mm) et appuyez sur la touche *ENTREE*.

Une cote de longueur (LenA2) est insérée dans le modèle et ajoutée sous Paramètres du modèle dans le navigateur de composants. La

valeur LenA2 est une valeur par défaut basée sur la distance de la géométrie de la fonction et peut, à ce titre, être modifiée.



## Insertion des cotes du modèle dans une pièce à vues multiples paramétrique, exemple d'un réservoir vertical

Cette procédure permet d'inscrire des cotes visant à définir la hauteur et le diamètre du corps du réservoir ainsi que la longueur du robinet du réservoir.

---

**CONSEIL** Pour éviter la distorsion du modèle, commencez par insérer les cotes globales du modèle, puis les cotes spécifiques à la géométrie.

---

- 1 Pour définir la cote de hauteur du corps du corps du réservoir, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Cotes du modèle, puis choisissez Ajouter une distance dans le navigateur de composants.


---

**REMARQUE** Pour les valeurs de paramètres de constantes, vous pouvez définir une cote de constante ou choisir de ne pas spécifier de cote et d'utiliser la valeur par défaut basée sur la taille réelle de la géométrie. Si aucune cote n'est définie, le paramètre et sa valeur ne s'affichent pas au cours de la sélection de la taille du composant.

---

- 2 Dans la zone de modélisation, sélectionnez le modificateur de corps et signalez l'endroit où placer la cote.

Une cote de longueur (LenB1) est insérée dans le modèle et ajoutée sous Paramètres du modèle dans le navigateur de composants. La valeur LenB1 spécifie la hauteur de l'extrusion représentant le corps du réservoir et peut, à ce titre, être modifiée.



- 3 Pour préciser la longueur réelle du robinet, développez Paramètres du modèle, cliquez avec le bouton droit de la souris sur WPOf1, puis choisissez Modifier dans le navigateur de composants. La boîte de dialogue Paramètres du modèle s'affiche.

---

**REMARQUE** Créer un modificateur avec un type de terminaison de plan vous permet d'utiliser la distance séparant des plans de travail comme la longueur définie de la fonction du modificateur. Au cours de cette procédure, vous allez vous servir de la distance existant entre les plans de travail destinés à repérer le robinet comme cote de longueur du robinet.

---



4 Contrôlez que la valeur d'équation associée à WPOf1 corresponde à 2" (51 mm), puis cliquez sur Fermer.

Pour changer la valeur, il suffit de cliquer deux fois sur la valeur et de saisir le nombre souhaité.

## Ajout de tailles de composant à une pièce à vues multiples paramétrique, cas d'un régulateur d'air

Cette procédure permet d'ajouter des tailles individuelles au modèle. Vous créez des tailles supplémentaires en insérant de nouvelles valeurs pour les paramètres. Ces valeurs se présentent sous la forme d'une liste ou d'une table de valeurs, de constantes ou encore de calculs.

Il est possible également de produire des noms de tailles de composant uniques. Chaque taille de composant est issue d'un calcul se présentant comme une chaîne de valeurs de paramètres et de texte mise en forme.

1 Pour insérer de nouvelles tailles pour le composant, dans le navigateur de composants, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Paramètres de taille et choisissez Modifier une configuration. La boîte de dialogue Paramètres de taille s'affiche.


---

**REMARQUE** Vous ne pouvez pas modifier les valeurs calculées, définies dans le modèle, dans la boîte de dialogue Paramètres de taille. Pour cela, il est nécessaire de modifier le modèle.

---

2 Pour inclure une table de tailles disponibles établissant la longueur et la largeur des faces de dessus et de dessous du diffuseur, changez le type de stockage des données pour les paramètres LenA1, LenA2, LenA3 et LenA4 en Table.

3 Dans la barre d'outils, sélectionnez Valeurs dans la liste. Les valeurs des paramètres apparaissent.

4 Pour ajouter une nouvelle taille de composant, cliquez sur la première ligne de la table, puis cliquez sur  dans la barre d'outils. Une nouvelle ligne s'affiche alors dans la boîte de dialogue Paramètres de taille. Répétez cette opération pour chaque taille à ajouter.

5 Pour chacune des tailles de composant, cliquez deux fois sur la ligne des paramètres LenA1, LenA2, LenA3 et LenA4 et tapez les valeurs de votre choix.

---

**CONSEIL** Vous pouvez réutiliser les valeurs provenant d'autres familles de composants à l'aide de la fonctionnalité copier-coller standard de Microsoft® Windows (*CTRL+C* pour la commande Copier et *CTRL+V* pour la commande Coller). Il est possible également de copier-coller des valeurs provenant d'un autre composant affiché dans le générateur de contenu, d'un composant ouvert dans l'éditeur de catalogues ou à partir d'une feuille de calcul Microsoft® Excel. En ce qui concerne les paramètres des connexions, [insérez éventuellement les valeurs qui conviennent pour les segments utilisés par défaut](#) lors du positionnement.

---

6 Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK.

7 Pour préciser la taille du réducteur entre les faces, développez Paramètres du modèle, cliquez avec le bouton droit de la souris sur WPOf1, puis choisissez Modifier.

8 Dans la boîte de dialogue Paramètres du modèle, cliquez deux fois sur la valeur située dans la colonne Equation et associée à WPOf1, entrez -4" (-102 mm), puis cliquez sur Fermer.

---

**REMARQUE** Vous pouvez également inclure une équation pour décrire la valeur. Cliquez sur Calculatrice pour ouvrir l'assistant d'équation.

---

9 Pour donner un nom unique à la taille de composant, dans le navigateur de composants, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Paramètres de taille et choisissez Modifier des calculs. La boîte de dialogue Paramètres de taille s'affiche.

10 Cliquez deux fois sur PrtD à la ligne 1. L'assistant de calcul s'ouvre.

11 Dans l'assistant de calcul, tapez le nom à attribuer à la taille de composant.

- Sélectionnez une précision de 0 (champ Précision).
- Sous Insertion d'une variable, sélectionnez LenA1 et cliquez sur Insérer.

- En haut de la boîte de dialogue, cliquez sur la valeur figurant dans la zone Nom de la taille du composant (PrtSN) et entrez x.
- Sous Insertion d'une variable, sélectionnez LenA2 et cliquez sur Insérer.
- Cliquez sur la valeur figurant dans la zone Nom de la taille du composant (PrtSN) et entrez pouces – Diffuseur plafonnier à grille de ventilation.

12 Cliquez sur Evaluer ; le résultat du calcul s'affiche.

13 Cliquez deux fois sur OK.

## Ajout de tailles de composant à une pièce à vues multiples paramétrique, cas d'une boîte de dérivation

Cette procédure permet d'ajouter des tailles individuelles au modèle. Vous créez des tailles supplémentaires en insérant de nouvelles valeurs pour les paramètres. Ces valeurs se présentent sous la forme d'une liste ou d'une table de valeurs, de constantes ou encore de calculs.

Il est possible également de produire des noms de tailles de composant uniques. Chaque taille de composant est issue d'un calcul se présentant comme une chaîne de valeurs de paramètres et de texte mise en forme.

- 1 Pour insérer de nouvelles tailles pour le composant, dans le navigateur de composants, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Paramètres de taille et choisissez Modifier une configuration. La boîte de dialogue Paramètres de taille s'affiche.

---

**REMARQUE** Vous ne pouvez pas modifier les valeurs calculées, définies dans le modèle, dans la boîte de dialogue Paramètres de taille. Pour cela, il est nécessaire de modifier le modèle.

---

- 2 Pour inclure une table de tailles disponibles établissant la largeur de la boîte de dérivation, choisissez le type de stockage des données Table pour le paramètre LenA1.
- 3 Dans la barre d'outils, sélectionnez Valeurs dans la liste. Les valeurs des paramètres apparaissent.

**4** Pour ajouter une nouvelle taille de composant, cliquez sur la première ligne de la table, puis cliquez sur Nouveau dans la barre d'outils.

Une nouvelle ligne s'affiche alors dans la boîte de dialogue Paramètres de taille. Répétez cette opération pour chaque taille à ajouter.

**5** Pour chacune des tailles de composant, cliquez deux fois sur le paramètre LenA1 et tapez la valeur de votre choix

---

**CONSEIL** Vous pouvez réutiliser les valeurs provenant d'autres familles de composants à l'aide de la fonctionnalité copier-coller standard de Microsoft® Windows (*CTRL+C* pour la commande Copier et *CTRL+V* pour la commande Coller). Il est possible également de copier-coller des valeurs provenant d'un autre composant affiché dans le générateur de contenu, d'un composant ouvert dans l'éditeur de catalogues ou à partir d'une feuille de calcul Microsoft® Excel. En ce qui concerne les paramètres des connexions, [insérez éventuellement les valeurs qui conviennent pour les segments utilisés par défaut](#) lors du positionnement.

---

**6** Pour donner un nom unique à la taille de composant, dans la barre d'outils, sélectionnez Calculs dans la liste.

Les chaînes de calcul s'affichent.

**7** Cliquez deux fois sur PrtD à la ligne 1.

L'assistant de calcul s'ouvre.

**8** Dans l'assistant de calcul, tapez le nom à attribuer à la taille de composant.

■ Sélectionnez une précision de 0 (champ Précision).

■ Sous Insertion d'une variable, sélectionnez LenA1 et cliquez sur Insérer.

■ En haut de la boîte de dialogue, cliquez sur la valeur figurant dans la zone Nom de la taille du composant (PrtSN) et entrez pouces – Boîte de sortie.

**9** Cliquez sur Evaluer ; le résultat du calcul s'affiche.

**10** Cliquez deux fois sur OK.

## Ajout de tailles de composant à une pièce à vues multiples paramétrique, cas d'un réservoir vertical

Cette procédure permet d'ajouter des tailles individuelles au modèle. Vous créez des tailles supplémentaires en insérant de nouvelles valeurs pour les paramètres. Ces valeurs se présentent sous la forme d'une liste ou d'une table de valeurs, de constantes ou encore de calculs.

Il est possible également de produire des noms de tailles de composant uniques. Chaque taille de composant est issue d'un calcul se présentant comme une chaîne de valeurs de paramètres et de texte mise en forme.


- 1 Pour insérer de nouvelles tailles pour le composant, dans le navigateur de composants, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Paramètres de taille et choisissez Modifier une configuration. La boîte de dialogue Paramètres de taille s'affiche.

---

**REMARQUE** Vous ne pouvez pas modifier les valeurs calculées, définies dans le modèle, dans la boîte de dialogue Paramètres de taille. Pour cela, il est nécessaire de modifier le modèle.

---


- 2 Pour inclure une table de tailles disponibles établissant le diamètre

et la hauteur du corps du réservoir, cliquez sur  pour modifier le type de stockage des données Table pour les paramètres ND1 et LenB1.

- 3 Dans la boîte de dialogue Paramètres de taille, sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante.

Les valeurs des paramètres apparaissent.

- 4 Pour ajouter une nouvelle taille, cliquez sur la première ligne de

la table, puis cliquez sur  dans la barre d'outils.

Une nouvelle ligne s'affiche alors dans la boîte de dialogue Paramètres de taille. Répétez cette opération pour chaque taille à ajouter.

- 5 Pour chacune des tailles de composant, cliquez deux fois sur les paramètres ND1 et LenB1 et tapez la valeur de votre choix.

Le logiciel recherche automatiquement le diamètre physique approprié en fonction du diamètre nominal que vous avez spécifié et du type de connexion. Pour plus d'informations, voir [Spécification de la taille des connexions tuyau](#) (page 1124).

---

**CONSEIL** Vous pouvez réutiliser les valeurs provenant d'autres familles de composants à l'aide de la fonctionnalité copier-coller standard de Microsoft® Windows (*CTRL+C* pour la commande Copier et *CTRL+V* pour la commande Coller). Il est possible également de copier-coller des valeurs provenant d'un autre composant affiché dans le générateur de contenu, d'un composant ouvert dans l'éditeur de catalogues ou à partir d'une feuille de calcul Microsoft® Excel. En ce qui concerne les paramètres des connexions, [insérez éventuellement les valeurs qui conviennent pour les segments utilisés par défaut](#) lors du positionnement.

---

**6** Pour donner un nom unique à la taille de composant, dans la boîte de dialogue Paramètres de taille, sélectionnez Calculs dans la liste.

Les chaînes de calcul s'affichent.

**7** Cliquez deux fois sur PrtD à la ligne 1.


La boîte de dialogue Assistant de calcul s'ouvre.

**8** Dans la boîte de dialogue Assistant de calcul, tapez le nom à attribuer à la taille de composant.

- Sous Précision, sélectionnez 0.
- Sous Insérer une variable, sélectionnez LenB1, puis cliquez sur Insérer (à droite).
- En haut de la boîte de dialogue, cliquez sur la valeur figurant dans la zone Nom de la taille du composant (PrtSN) et entrez pouces – Réservoir de stockage vertical

**9** Cliquez sur Evaluer pour voir le résultat du calcul.


Boîte de dialogue Assistant de calcul affichant les valeurs entrées



10 Cliquez deux fois sur OK.

## Génération de l'aperçu d'une pièce à vues multiples paramétrique

Cette procédure permet de générer une image d'aperçu pour la pièce à vues multiples paramétrique conçue pour faciliter la sélection du composant. Le générateur de contenu produit un aperçu d'image en se basant sur la direction de visualisation spécifiée. Vous avez le choix entre dix directions de visualisation standard d'AutoCAD® pour afficher le modèle (Haut, Bas, Gauche, Droite, Face, Arrière, Isométrique S-O, Isométrique S-E, Isométrique N-O, Isométrique N-E).

1 Dans le navigateur de catalogue de composants, cliquez sur  (Générer le bitmap).

La boîte de dialogue Aperçu du bitmap s'affiche.

### Exemple d'aperçu du bitmap d'une pièce à vues multiples paramétrique - réservoir vertical



2 Sous Générer une vue, cliquez sur la vue de l'aperçu du composant qui vous intéresse.

---


**CONSEIL** Lorsque vous sélectionnez une vue, l'aperçu d'image dans la boîte de dialogue s'affiche. Cela vous permet d'étudier toutes les images d'aperçu du composant avant sélection.

---

Vous pouvez également rechercher et sélectionner une image bitmap prédéfinie. Les images prédéfinies doivent être enregistrées en 200 x 200 pixels et en 256 couleurs.

3 Cliquez sur OK.


## Définition des comportements à l'insertion d'une pièce à vues multiples paramétrique

1 Dans le navigateur de catalogue de composants, cliquez sur  (Options).

La boîte de dialogue Options s'affiche.



## Options, boîte de dialogue




2 Spécifiez les comportements à l'insertion pour le composant, puis cliquez sur OK.


Pour obtenir une description de ces paramètres, voir [Comportements à l'insertion d'un composant paramétrique](#) (page 1126).

3 Dans le navigateur de composants, développez Données de positionnement automatique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Données de positionnement, puis choisissez Sélectionner un point de placement.

### Option Sélectionner un point de placement dans le menu contextuel Données de positionnement



4 Spécifiez le point de placement (ou point d'insertion) sur le modèle du composant pour la pièce à vues multiples.

Un point de placement  s'affiche à l'endroit sélectionné.


## Validation, enregistrement et prévisualisation d'une pièce à vues multiples paramétrique

Cette procédure permet de valider une pièce à vues multiples paramétrique, d'enregistrer la famille de composants et d'afficher un aperçu des tailles de composant.

**Pour valider une pièce à vues multiples paramétrique, procédez comme suit :**

- 1 Dans la barre d'outils du générateur de contenu, cliquez sur 

Après réalisation de ces procédures, le composant est validé : la barre d'état est mise à jour et affiche alors un voyant vert.



Si votre modèle comporte des erreurs, le voyant est rouge et une boîte de dialogue énumère la liste des erreurs. Passez en revue cette liste en apportant les corrections nécessaires, puis recommencez cette étape jusqu'à ce que la validation aboutisse.




---

**REMARQUE** Les avertissements figurant dans la boîte de dialogue Résultats de validation de la famille de composants n'entraînent pas à eux seuls l'échec de la validation du composant.

---

Lorsque la validation est obtenue, vous pouvez enregistrer la pièce à vues multiples paramétrique.

**Pour enregistrer une pièce à vues multiples paramétrique, procédez comme suit :**

- 2 Dans la barre d'outils, cliquez sur .
- 3 Indiquez si vous voulez que le composant soit disponible dans le catalogue :
  - Cliquez sur Oui pour qu'il le soit.
  - Cliquez sur Non pour qu'il soit masqué.

---

**REMARQUE** La réponse que vous donnez a pour effet d'activer/de désactiver l'indicateur composant caché dans le générateur de contenu.

---


Le composant est enregistré à l'emplacement spécifié du catalogue.

**Pour prévisualiser une pièce à vues multiples paramétrique, procédez comme suit :**

**4** Pour voir l'aperçu de chaque taille de composant, un raccord paramétrique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Paramètres de taille et choisissez Modifier des valeurs.


La boîte de dialogue Paramètres de taille s'affiche.

**5** Cliquez sur une ligne de la table pour sélectionner la taille par défaut du composant.

**6** Cliquez sur .

Le Visualiseur d'objets paramétriques s'affiche.

**Boîte de dialogue Visualiseur d'objets paramétriques**



**7** Choisissez une vue différente dans la liste ou cliquez sur  pour afficher le modèle dans l'espace Orbite3D.

**8** Dans le Visualiseur d'objets paramétrique, sélectionnez un point sur le cercle et faites glisser le curseur le long de la circonférence du cercle pour étudier le modèle 3D de manière dynamique à partir de différents points de vue.

**9** Avec le Visualiseur d'objets paramétrique ouvert, sélectionnez une autre taille de composant dans la boîte de dialogue Paramètres de taille.

La taille de composant s'affiche dans le visualiseur.

**10** Analysez le modèle à partir de différents points de vue pour vous assurer qu'il est conforme.

Si votre inspection révèle des problèmes tels que des segments qui ne se joignent pas convenablement, apportez les modifications nécessaires et examinez de nouveau les tailles de composant. Répétez l'opération tant que toutes les tailles de composant ne sont pas conformes à vos attentes.

**11** Cliquez sur  pour fermer le Visualiseur d'objets paramétriques.

## Création du symbole schématique d'une pièce à vues multiples paramétrique

Vous pouvez créer un symbole schématique pour une pièce à vues multiples paramétrique à tout moment. Cependant, seuls les composants que vous ajoutez aux dessins après avoir créé le symbole peuvent utiliser ce dernier. Vous ne pouvez pas mettre à jour les composants précédemment insérés de sorte qu'ils utilisent ce symbole.

Il existe deux types de symboles schématiques pouvant être ajoutés aux pièces à vues multiples paramétriques :

- **Paramétrique.** Ce type de symbole est mis à l'échelle proportionnellement par rapport au composant. Vous créez des symboles paramétriques à l'aide des fonctions paramétriques : la géométrie, les cotes et les contraintes paramétriques.
- **Basé sur les blocs.** Ce type de symbole procède à une mise à l'échelle uniforme et non pas proportionnelle. Vous créez des symboles basés sur des blocs à l'aide des objets AutoCAD® standard tels que les lignes, les arcs et les cercles. Vous pouvez créer intégralement le symbole ou insérer un symbole d'AutoCAD MEP existant ou un bloc 2D d'AutoCAD à partir d'un

fichier DWG. Cela vous permet de tirer parti des bibliothèques de symboles ou de blocs.

## Création d'un symbole paramétrique

- 1 Si nécessaire, ouvrez la pièce à vues multiples paramétrique dans le générateur de contenu.
- 2 Dans le navigateur de composants, cliquez avec le bouton droit de la souris sur [Symbole et plan d'annotation](#), puis choisissez Visible.


---

**REMARQUE** Même si cette opération vise à rendre visible le plan dans la zone de dessin, sa position sur l'axe Z dans le système de coordonnées général (SCG) se trouve bien au-dessus de l'origine SCG. Aussi, serez vous amené à effectuer un zoom arrière pour voir le plan. Par ailleurs, vous pouvez [modifier la position](#) du plan si vous le souhaitez.

---

- 3 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Symbole et plan d'annotation, puis choisissez Définir une vue.  
La direction de visualisation passe en vue de dessus (vue de plan). Il s'agit de la vue par défaut du plan et de la vue la plus couramment utilisée pour l'ajout de symboles schématiques. Toutefois, vous êtes libre de choisir la vue qui convient le mieux au dessin de la géométrie.
- 4 Créez le symbole schématique à l'aide de la [géométrie](#), des [contraintes](#) et des [cotes](#).  
En premier lieu, utilisez la géométrie du modèle variant selon la taille du composant afin de créer des références de points et la géométrie projetée dans Symbole et plan d'annotation. Créez ensuite la géométrie de symbole sur le plan. Enfin, ajoutez les contraintes et/ou les cotes de sorte que le symbole évolue lorsque la taille du composant est remplacée par une autre.  
Pour accéder aux commandes correspondantes, développez Symbole et plan d'annotation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Figures paramétriques et choisissez les commandes dans le menu contextuel, comme suit. Cliquez sur Ajouter une géométrie, puis sur Référence de point.

### Menu contextuel Symbole et plan d'annotation



Pour générer rapidement la géométrie du contour du modèle dans Symbole et plan d'annotation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le plan dans le navigateur de composants et choisissez Contour de composant. La géométrie de contour peut servir de guide à l'élaboration de la géométrie de symbole. Lorsque c'est terminé, désactivez Contour de composant pour retirer la géométrie de contour du plan car sa taille ne varie pas.

---

**CONSEIL** Dans le plan, servez-vous des commandes Isoler les contenus du plan, Masquer les contenus du plan et Désactiver l'isolement des objets du menu contextuel pour montrer ou masquer la géométrie dans le plan.

---


- 5 Après avoir dessiné la géométrie des symboles et ajouté les contraintes et les cotes nécessaires, assurez-vous que, lorsque la taille des composants change, la taille du symbole s'ajuste dans les mêmes proportions :
  - Dans le navigateur de composants, développez Paramètres du modèle, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un paramètre, puis choisissez Modifier.
  - Dans la boîte de dialogue Paramètres du modèle, modifiez les valeurs des paramètres correspondant au modèle et cliquez sur Fermer.
  - Examinez les modifications apportées au modèle et au symbole dans la zone de dessin.
- 6 Le cas échéant, [ajoutez une annotation](#) au symbole schématique.


**7** Vous pouvez préférer l'utilisation du symbole schématique à la vue générée par le modèle dans la représentation d'affichage au format 1D ou 2D en vue de dessus (plan).

- Dans le navigateur de catalogue de composants, cliquez sur




- Dans la boîte de dialogue Options, cliquez sur Afficher le symbole dans la vue en plan, puis cliquez sur OK.

**8** Dans le navigateur de catalogue de composants, cliquez sur  (Enregistrer la famille de composants).


**9** Cliquez sur  pour fermer le navigateur de composants.

Les figures suivantes illustrent, à titre d'exemple, la création d'un symbole schématique pour un diffuseur d'air. En premier lieu, pour aligner les bords du symbole sur les bords du diffuseur, les [références de points](#) sont créées sur le plan d'annotation à l'aide des deux points situés aux angles du diffuseur. Ensuite, pour une meilleure visibilité, le contenu figurant dans Symbole et

plan d'annotation est isolé. A ce stade, les deux références de points sont les seuls éléments de géométrie dans le plan.




Créez des références de point




Isolez les contenus sur le plan de symbole et d'annotation



A partir des références de points désignant les coins, un rectangle représentant le symbole schématique est dessiné.



Dessinez un rectangle à l'aide des références de point.



Symbole obtenu

Enfin, pour permettre la mise à l'échelle du symbole par rapport au diffuseur, les points situés aux angles du rectangle symbolique sont contraints aux références de points sous-jacentes. Les références de points étant basées sur les angles du modèle, l'alignement du symbole avec le modèle est garanti. Vous pouvez également parvenir à ce résultat en insérant des cotes dans le symbole et leur attribuant comme valeurs les noms des cotes de modèle correspondantes. Ainsi, les cotes du symbole sont mises à jour lorsque les cotes du modèle changent.

---

**CONSEIL** Pour parcourir les objets qui se chevauchent, placez le curseur au-dessus de l'objet placé au premier plan, puis appuyez sur la touche *MAJ* et tout en la maintenant enfoncée, appuyez sur la *barre d'espace*. Pour passer d'un objet superposé à un autre (face, bord et sommet) sur des solides 3D, placez le curseur sur le sous-objet situé au premier plan, puis appuyez sur la touche *CTRL* et tout en la maintenant enfoncée, appuyez sur la *barre d'espace*.

---

## Création intégrale d'un symbole basé sur AutoCAD

- 1 Si nécessaire, ouvrez la pièce à vues multiples paramétrique dans le générateur de contenu.
- 2 Dans le navigateur de composants, cliquez avec le bouton droit de la souris sur [Symbole et plan d'annotation](#), puis choisissez Visible.

---

**REMARQUE** Même si cette opération vise à rendre visible le plan dans la zone de dessin, sa position sur l'axe Z dans le système de coordonnées général (SCG) se trouve bien au-dessus de l'origine SCG. Aussi, serez vous amené à effectuer un zoom arrière pour voir le plan. Par ailleurs, vous pouvez [modifier la position](#) du plan si vous le souhaitez.

---

- 3 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Symbole et plan d'annotation, puis choisissez Définir une vue.  
La direction de visualisation passe en vue de dessus (vue de plan). Il s'agit de la vue par défaut du plan et de la vue la plus couramment utilisée pour l'ajout de symboles schématiques. Toutefois, vous êtes libre de choisir la vue qui convient le mieux au dessin de la géométrie.
- 4 Dessinez la géométrie du symbole schématique à l'aide des objets AutoCAD standard tels que les lignes, les arcs et les cercles.

---

**CONSEIL** Dans le plan, servez-vous des commandes Isoler les contenus du plan, Masquer les contenus du plan et Désactiver l'isolement des objets du menu contextuel pour montrer ou masquer la géométrie dans le plan.

---

- 5 Dans le navigateur de composants, développez Symbole et plan d'annotation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Blocs de conception et choisissez Ajouter un bloc schématique.

**6** Sélectionnez le plan destiné à orienter le symbole 2D et la géométrie du symbole, puis appuyez sur la touche *ENTREE*.

En principe, vous orientez le symbole selon Symbole et plan d'annotation. Pour cela, appuyez sur la touche *ENTREE* pour accepter le plan en cours. Néanmoins, vous êtes libre de choisir un autre plan. Si vous voulez utiliser les dessins de coupe et d'élévation du symbole, vous préférerez les vues latérales à la vue de dessus.


Vous pouvez sélectionner n'importe quelle géométrie, hormis la géométrie paramétrique créée à l'aide du générateur de contenu et filtrée du jeu de sélections.

**7** Indiquez si vous souhaitez effacer la géométrie source du symbole :

- Entrez n (Non) et appuyez sur la touche *ENTREE* pour conserver la géométrie source dans le composant.
- Entrez o (Oui) et appuyez sur la touche *ENTREE* pour effacer la géométrie source du composant.

Le symbole schématique est rattaché au menu Symbole et plan d'annotation quel que soit son plan d'orientation. Par conséquent, le logiciel ajoute un bloc de conception sous Blocs de conception dans le navigateur de composant, dans Symbole et plan d'annotation.

#### Ajout de blocs de conception





Un bloc de conception représente le bloc schématique que vous venez de former. En règle générale, vous ne créez qu'un seul symbole et donc qu'un seul bloc de conception pour un composant.

**8** Le cas échéant, [ajoutez une annotation](#) au symbole schématique.

**9** Vous pouvez préférer l'utilisation du symbole schématique à la vue générée par le modèle dans la représentation d'affichage au format 1D ou 2D en vue de dessus (plan).

- Dans le navigateur de catalogue de composants, cliquez sur



- Dans la boîte de dialogue Options, cliquez sur Afficher le symbole dans la vue en plan, puis cliquez sur OK.
- 10 Cliquez sur  (Enregistrer la famille de composants).
  - 11 Cliquez sur  pour fermer le navigateur de composants.

## Création d'un symbole basé sur AutoCAD à partir d'un symbole ou d'un bloc existant

- 1 Si nécessaire, ouvrez la pièce à vues multiples paramétrique dans le générateur de contenu.
- 2 Dans le navigateur de composants, cliquez avec le bouton droit de la souris sur [Symbole et plan d'annotation](#), puis choisissez Visible.

---

**REMARQUE** Même si cette opération vise à rendre visible le plan dans la zone de dessin, sa position sur l'axe Z dans le système de coordonnées général (SCG) se trouve bien au-dessus de l'origine SCG. Aussi, serez vous amené à effectuer un zoom arrière pour voir le plan. Par ailleurs, vous pouvez [modifier la position](#) du plan si vous le souhaitez.

---

- 3 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Symbole et plan d'annotation, puis choisissez Définir une vue.  
La direction de visualisation passe en vue de dessus (vue de plan). Il s'agit de la vue par défaut du plan et de la vue la plus couramment utilisée pour l'ajout de symboles schématiques.
- 4 Dans le navigateur de composants, développez Symbole et plan d'annotation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Blocs de conception et choisissez Insérer un bloc AutoCAD.
- 5 Dans la boîte Insérer, cliquez sur Parcourir, localisez le dessin contenant le symbole ou le bloc à insérer, puis sélectionnez-le.
- 6 Dans la liste Nom, sélectionnez le nom du symbole ou du bloc.

---

**REMARQUE** Si le dessin contient seulement un symbole ou un bloc, vous pouvez sélectionner le nom du dessin à la place. Dans ce cas, cliquez également sur Décomposer pour décomposer le bloc au niveau du dessin contenant l'ensemble des blocs du dessin. Vous décomposez ainsi le bloc à l'intérieur du dessin de sorte que le programme puisse le récupérer.

---

7 Spécifiez le point d'insertion, l'échelle et l'angle de rotation, puis cliquez sur OK.

Une autre solution consiste à cliquer sur Spécifier à l'écran pour un ou plusieurs paramètres afin d'en préciser la valeur au moment où vous insérez le symbole ou le bloc.

8 Dans le dessin, spécifiez le point d'insertion et l'angle de rotation, si nécessaire.


9 Entrez o (Oui) ou appuyez sur la touche *ENTREE* pour utiliser le bloc en tant que symbole schématique.

10 Indiquez si vous souhaitez effacer la géométrie source du symbole :

- Entrez n (Non) et appuyez sur la touche *ENTREE* pour conserver la géométrie source dans le composant.
- Entrez o (Oui) et appuyez sur la touche *ENTREE* pour effacer la géométrie source du composant.

Le logiciel décompose le symbole ou le bloc et inclut un bloc de conception sous Symbole et plan d'annotation dans le navigateur de composants.

#### Ajout de blocs de conception



Le bloc de conception représente le bloc schématique que vous venez de former. En règle générale, vous ne créez qu'un seul symbole et donc qu'un seul bloc de conception pour un composant.

11 Le cas échéant, [ajoutez une annotation](#) au symbole schématique.


12 Vous pouvez préférer l'utilisation du symbole schématique à la vue générée par le modèle dans la représentation d'affichage au format 1D ou 2D en vue de dessus (plan).

- Dans le navigateur de catalogue de composants, cliquez sur



- Dans la boîte de dialogue Options, cliquez sur Afficher le symbole dans la vue en plan, puis cliquez sur OK.

13 Cliquez sur  (Enregistrer la famille de composants).

14 Cliquez sur  pour fermer le navigateur de composants.

## Ajout d'une annotation au symbole schématique

Vous pouvez associer une annotation au symbole schématique d'une pièce à vues multiples paramétrique, que le symbole soit [paramétrique ou basé sur un bloc](#). Pour insérer une annotation, créez un objet de texte multiligne (textmult) que le programme convertit en bloc de texte à rattacher au symbole.

Lorsque le symbole est incorporé dans un dessin, le bloc de texte est également inséré. Si la taille du symbole change, le bloc de texte est repositionné de manière à le maintenir à la même distance relative.

**Pour associer une annotation à un symbole schématique paramétrique ou basé sur un bloc, procédez comme suit :**

- 1 Si nécessaire, ouvrez la pièce à vues multiples dans le générateur de contenu.
- 2 Dans le navigateur de composants, développez Modélisation, puis Symbole et plan d'annotation.
- 3 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Texte d'annotation et choisissez Ajouter un texte d'annotation.
- 4 Dans la zone de dessin, spécifiez les coins opposés de la zone de contour pour définir la largeur de l'objet de texte multiligne.
- 5 En mode d'édition sur place, composez le texte de l'annotation et précisez-en les propriétés (la hauteur de caractère exprimée en unités de dessin, par exemple).

Pour plus d'informations sur l'utilisation du mode d'édition sur place, voir Présentation d'un texte multiligne.

---

**CONSEIL** Si vous définissez la hauteur des caractères du texte de l'annotation dans vos dessins de systèmes de construction sur 1 unité, vous pouvez contrôler complètement la taille de l'annotation par l'intermédiaire du paramètre Taille de tracé de l'annotation, onglet Echelle de la boîte de dialogue Paramètres du dessin. Si, par exemple, l'unité d'un dessin est le pouce et si la taille du tracé de l'annotation du dessin équivaut à 3/32", la définition du texte d'annotation dans le dessin sur 1" permet d'appliquer une hauteur de texte de 3/32" à l'annotation tracée.

---

6 Enregistrez les modifications et quittez l'éditeur en procédant de l'une des façons suivantes :

- Cliquez sur le dessin hors de l'éditeur.
- Cliquez sur OK dans la barre d'outils.
- Appuyez sur la touche *CTRL+ENTREE*.

Le bloc de texte est alors généré et relié au plan Symbole et plan d'annotation. Le bloc de texte s'affiche maintenant dans le navigateur de composants sous Texte d'annotation.

7 Si vous souhaitez que le texte de l'annotation reste à l'horizontale quel que soit l'angle de rotation appliqué au composant à son insertion, sélectionnez le bloc de texte, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Conserver le texte à l'horizontale.

Pour supprimer le bloc de texte de l'annotation, il suffit de sélectionner le bloc dans la zone de dessin et d'appuyer sur la touche *SUPPR*.

## Modification de composants paramétriques à l'aide du générateur de contenu


Le générateur de contenu vous permet de modifier des composants paramétriques. En ce qui concerne les composants figurant dans les catalogues livrés avec AutoCAD MEP, il est possible de changer leur comportement, leurs paramètres de taille ainsi que leurs connexions. Quant aux composants paramétriques produits avec le générateur de contenu, vous êtes en mesure de corriger le comportement, les paramètres de taille, les connexions, le modèle du composant (et notamment la géométrie), les profils, les modificateurs, les contraintes et les cotes. Par ailleurs, il est possible de supprimer les composants qui ne présentent plus d'intérêt à vos yeux. La suppression des composants

s'avère utile si vous créez des catalogues personnalisés pour vous assurer que tous les fichiers de définition associés sont correctement gérés.

## Lancement du générateur de contenu en vue de la modification d'un composant paramétrique

Cette procédure permet d'exécuter le générateur de contenu et d'ouvrir l'environnement de construction paramétrique afin de modifier un composant paramétrique.


1 Cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions

MEP ► Générateur de contenu .


La boîte de dialogue Prise en main - Ecran du catalogue s'affiche.

2 Dans le navigateur de catalogues de composants, recherchez et sélectionnez un composant paramétrique.


3 Pour ajouter une nouvelle taille de composant à un composant

existant, cliquez sur .

Le composant s'affiche dans l'environnement de construction paramétrique.

4 Pour modifier une taille de composant, cliquez sur .

Le composant s'affiche dans l'environnement de construction paramétrique.

5 Pour supprimer un composant, cliquez sur .

La famille de composants sélectionnée est supprimée du catalogue de composants, fichiers de définition associés (fichiers XML, DWG et BMP) compris.

## Modification d'un composant paramétrique

Au fur et à mesure du développement de votre conception et de l'évolution de vos composants, il est souvent utile de mettre à jour les composants paramétriques à l'aide du générateur de contenu. Le comportement, les paramètres de taille et les connexions sont autant d'éléments susceptibles d'être actualisés. Si vous avez fait appel au générateur de contenu pour la création de composants, vous pouvez aussi modifier le modèle du composant



et notamment la géométrie, les profils, les modificateurs, les contraintes et les cotes. Les procédures que vous avez suivies pour créer un composant paramétrique peuvent également servir à le modifier. Cette section décrit comment modifier un composant paramétrique et donne des informations sur les procédures à utiliser pour effectuer ces changements.

---

**IMPORTANT** Lorsque vous apportez une modification à un composant paramétrique, reportez-vous à l'illustration figurant dans [Modèle d'un composant paramétrique](#) (page 1097). Cette illustration met en évidence les relations de dépendance existant entre les fonctions et devant être conservées de façon à créer un composant utilisable.

---

### **Modification de la configuration du composant**

Vous pouvez corriger la configuration du composant dont l'objectif est de contrôler le comportement de ce dernier. Dans le navigateur de composants, développez Configuration du composant et modifiez le type ou le sous-type du composant. Pour plus d'informations, voir [Définition des comportements d'un raccord paramétrique](#) (page 1135) et [Spécification de la configuration d'un composant paramétrique](#) (page 1171).

### **Modification du modèle du composant**

Si vous avez fait appel au générateur de contenu pour la création de composants, il est possible de modifier les paramètres du modèle déterminant la taille globale du modèle. Vous pouvez aussi corriger la géométrie, les cotes et les contraintes du modèle.

En outre, vous avez la possibilité d'ajouter la géométrie au modèle ou de l'en retirer. Toutefois, il est nécessaire d'insérer la géométrie modifiée dans le profil de sorte que le générateur de contenu puisse mettre à jour le modèle et lui affecter de nouvelles contraintes géométriques.

Vous êtes libre également de modifier les relations paramétriques des éléments du modèle en redéfinissant les contraintes géométriques et les cotes. Les contraintes contrôlant la forme globale du modèle, il est imprudent d'apporter des modifications tant que vous ne connaissez pas les contraintes actuellement appliquées au modèle. Pour redessiner l'esquisse, pensez à supprimer toute contrainte inutile ou à en inclure une nouvelle.

Les commandes paramétriques du générateur de contenu garantissent l'intégrité des relations liant les éléments géométriques. Cependant, après toute modification apportée au modèle, veillez à réexaminer les contraintes et les cotes de manière à vous assurer qu'aucun autre élément du modèle ne nécessite une mise à jour. Pour plus d'informations, voir [Modélisation d'un composant](#)

[paramétrique](#) (page 1136) et [Modélisation d'une pièce à vues multiples paramétrique](#) (page 1175).

### **Modification des connexions**

L'ajout, la suppression ou encore la modification des connexions d'un composant paramétrique figurent parmi les opérations que vous pouvez réaliser. La forme de la connexion est déterminée par celle du modificateur auquel la connexion est associée. Par conséquent, pour modifier la forme d'une connexion, vous devez corriger le modificateur associé. Pour plus d'informations, voir [Ajout de connexions à un raccord paramétrique](#) (page 1144) et [Ajout de connexions à une pièce à vues multiples paramétrique](#) (page 1205).

### **Modification des tailles de composant**

Vous avez la possibilité de redéfinir les cotes du modèle, comme celles de longueur et largeur, qui ont un impact direct sur la taille globale du modèle. De la même manière, modifiez, si besoin est, les paramètres de taille définissant une taille de composant donnée. Ainsi, vous pouvez remplacer une constante par une liste de valeurs ou ajouter des paramètres personnalisés afin d'enrichir les données de nomenclature. Pour plus d'informations, voir [Ajout de cotes à un raccord paramétrique](#) (page 1151) et [Intégration de cotes dans une pièce à vues multiples paramétrique](#) (page 1213).

### **Modification de l'image d'aperçu, des symboles schématiques ou des comportements à l'insertion des composants**

Pour changer d'image d'aperçu, il suffit de sélectionner une autre direction de visualisation que celle prise en compte par le générateur de contenu lors de la génération de l'image d'aperçu. Vous pouvez aussi associer une image prédéfinie. Pour plus d'informations, voir [Génération de l'aperçu d'un raccord paramétrique](#) (page 1157) et [Génération de l'aperçu d'une pièce à vues multiples paramétrique](#) (page 1227).

Vous pouvez corriger les comportements à l'insertion d'un composant, c'est-à-dire la façon dont il est ajouté à un dessin et notamment l'identificateur de calque, les longueurs d'ajustement des raccords et le point de placement d'un composant paramétrique. Pour plus d'informations, voir [Définition des comportements à l'insertion d'un raccord paramétrique](#) (page 1158) et [Définition des comportements à l'insertion d'une pièce à vues multiples paramétrique](#) (page 1228).

Dans le cadre des pièces à vues multiples paramétriques, vous avez la possibilité de modifier le symbole schématique. Les symboles schématiques se composent

de blocs symboliques prédéfinis ou sont intégralement créés dans la zone de modélisation du générateur de contenu. Par conséquent, vous pouvez attacher un nouveau symbole schématique ou modifier le bloc symbolique. Pour plus d'informations, voir [Création d'un symbole basé sur AutoCAD à partir d'un symbole ou d'un bloc existant](#) (page 1240).

## Utilisation des composants basés sur des blocs

Un composant basé sur des blocs constitue une pièce à vues multiples dont la géométrie repose sur différents blocs AutoCAD®. Chaque taille de composant est associée à un seul bloc de modèle 3D pour lequel vous déterminez les informations de base, telles que les représentations d'affichage ou le placement de la connexion. Vous êtes en mesure de convertir des blocs AutoCAD ou des blocs à vues multiples en composants basés sur des blocs ou encore de créer des composants basés sur des blocs à l'aide du générateur de contenu.

---

**REMARQUE** Pour vous familiariser avec les composants basés sur des blocs, voir [Présentation des composants paramétriques et des composants basés sur des blocs](#) (page 1075).

---

## Conversion des blocs à vues multiples en composants basés sur des blocs

Cette procédure permet de convertir les solides AutoCAD®, les masses élémentaires, les blocs ou les blocs à vues multiples en pièces à vues multiples. La visualisation des blocs à vues multiples tels que les pièces à vues multiples peut se faire dans différentes directions, mais notez que les blocs à vues multiples ne peuvent pas être raccordés aux systèmes.

Les dessins architecturaux dans le contexte d'un dessin AutoCAD MEP contiennent des composants de solides, de masses élémentaires et de blocs à vues multiples tout aussi utiles que les pièces à vues multiples. Vous pouvez convertir des blocs à vues multiples en pièces à vues multiples même si les blocs à vues multiples existent dans un dessin de référence.

Cette procédure est la même qu'il s'agisse de composants mécaniques, électriques ou encore de composants de tuyauterie ou de plomberie.

- 1 Sélectionnez l'élément ou le bloc à convertir, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Convertir en ► Pièce à vues multiples.

- 2 Dans la boîte de dialogue Conversion de pièces à vues multiples - Comportement, donnez un nom au nouveau composant.
- 3 Choisissez un type de composant dans la liste Type.
- 4 Choisissez une catégorie dans la liste Sous-type.
- 5 Spécifiez un identificateur de calque pour le nouveau composant.
- 6 Cliquez sur Suivant.
- 7 Dans la boîte de dialogue Conversion de pièces à vues multiples - Connexions, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de la pièce à vues multiples et choisissez un type de connexion.
- 8 Dans la boîte de dialogue Propriétés des connexions de la famille de composants, spécifiez les propriétés de la connexion.
- 9 Cliquez sur OK.
- 10 Procédez de la même façon pour insérer des connexions supplémentaires dans le composant.
- 11 Pour signaler l'emplacement d'une connexion, sélectionnez une connexion, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier un placement. Notez que le générateur de pièces à vues multiples - éditeur de connexions s'affiche dans votre espace de travail.
- 12 Sélectionnez Position sous Connexion.
- 13 Spécifiez le placement de la connexion sur la pièce à vues multiples.

---

**REMARQUE** Utilisez la fonction d'accrochage aux objets pour accrocher le placement de la connexion dans le dessin au trait figurant dans le dessin du bloc. Lorsque vous modifiez le placement de la connexion, il est plus facile de sélectionner la géométrie grâce aux outils de type Orbite 3D ou Panoramique qui permettent de changer de vue.

---

- 14 Si une direction de flux est définie dans la connexion, spécifiez un vecteur pour la signaler ou préciser les coordonnées dans le champ Normale sous Géométrie du connecteur. Par exemple, une connexion tuyau avec un flux extérieur vers le bas a pour coordonnées  $0,0,-1$ .
- 15 Pour définir le placement des autres connexions, sélectionnez une connexion située en haut de l'éditeur et indiquez son emplacement sur la pièce à vues multiples.
- 16 Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK pour fermer l'éditeur.


**17** Si vous voulez modifier les propriétés des connexions, sélectionnez une connexion dans la boîte de dialogue Conversion de pièces à vues multiples - Connexions, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier.

Pour corriger le placement, la direction ou encore la taille d'une connexion, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier un placement. Faites appel à l'éditeur de connexions pour réaliser ces changements.

**18** Cliquez sur Terminer.

La pièce à vues multiples peut désormais être incorporée dans des systèmes de construction particuliers. Notez que le bloc initial n'est pas supprimé ; la pièce à vues multiples est créée comme une entité à part et placée dans le même emplacement.

**Voici l'exemple d'un évier constitué d'un bloc à vues multiples et converti en pièce à vues multiples. L'évier peut à présent être raccordé à une tuyauterie elle-même reliée au système d'évacuation des eaux usées.**



La pièce à vues multiples existe dans le dessin, mais n'est pas ajoutée au catalogue de composants. Vous pouvez insérer plusieurs instances d'une pièce à vues multiples convertie en la copiant-collant dans un dessin. Pour modifier une pièce à vues multiples convertie, cliquez simplement avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier le style de pièce à vues multiples. Si vous désirez produire une pièce à vues multiples à partir d'un bloc, et l'inclure dans

un catalogue de composants, servez-vous du générateur de contenu. Pour plus d'informations, voir [Générateur de contenu](#) (page 1083).

## Méthodes de création d'un composant basé sur les blocs

Les conseils suivants sont destinés à vous guider tout au long de la création d'un composant basé sur des blocs avec le générateur de contenu.

- N'enregistrez pas les fichiers source (c'est-à-dire, les dessins du modèle 3D et le symbole schématique) dans les dossiers de catalogues d'AutoCAD MEP. Les fichiers source sont des fichiers de travail et doivent, à ce titre, être conservés dans un dossier séparé.
- Pour tirer parti de l'outil de création de bloc de visualisation automatique du générateur de contenu, élaborer un modèle 3D à partir de solides AutoCAD®. Ce faisant, le composant sera compatible avec AutoCAD MEP et les fonctions de rendu, d'ombrage et de masquage des vues modèles 3D.
- Pour veiller au bon contrôle de l'affichage des tailles de composant à leur insertion dans le dessin, dessinez l'intégralité de la géométrie du modèle 3D et du symbole schématique sur le calque 0. Choisissez DUBLOC pour la couleur et le type de ligne et DUCALQUE pour l'épaisseur de ligne.
- Donnez un nom et une description représentatifs aux nouveaux composants. Le nom spécifié pour la famille de composants dans la boîte de dialogue Nouveau composant est utilisé pour nommer les fichiers définissant le composant dans le catalogue (fichier XML, BMP et DWG). La description correspond au texte que vous voyez au cours de la sélection du composant dans AutoCAD MEP.

## Présentation de la création de composants basés sur les blocs

Lorsque vous créez un composant basé sur des blocs, vous associez un modèle 3D prédessiné, accompagné d'informations de base (comportement du composant, positionnement des connexions et données personnalisées). Les composants basés sur des blocs représentent chaque taille de composants. Grâce au générateur de contenu, vous définissez une famille de composants et une ou plusieurs tailles de composant. Vous pouvez également générer des tailles de composant dans une famille de composants existante. Il est essentiel d'étudier la hiérarchie du catalogue afin de déterminer au mieux l'emplacement d'une nouvelle famille de composants. Il est également important de noter

les relations existant entre les diverses tailles de composant à créer. En effet, certaines d'entre elles sont de type similaire et feront partie de la même famille de composants alors que d'autres peuvent être uniques et nécessiter une famille de composants à part.

Les sections suivantes présentent la création de composants basés sur les blocs à l'aide du générateur de contenu.

## Bloc de modèle 3D pour un composant basé sur des blocs

Chaque taille de composant comprise dans une famille de composants représente un composant réel Building Systems tel qu'un équipement. Vous devez créer un bloc modèle 3D pour chaque taille de composant de manière à ce qu'elle représente la taille réelle du composant. Tous les blocs modèles doivent être créés à partir de solides AutoCAD® de manière à prendre en charge la génération automatique des blocs de visualisation ainsi que le rendu, l'ombrage et le masquage dans les vues de modèles 3D. Chaque bloc modèle 3D doit être enregistré dans un fichier de dessin AutoCAD. Vous pouvez enregistrer un ou plusieurs blocs modèles dans un même fichier de dessin.

---

**IMPORTANT** N'enregistrez pas les dessins du bloc modèle dans les dossiers de catalogues d'AutoCAD MEP. Ce sont des fichiers de travail et doivent, à ce titre, être conservés dans un dossier temporaire ou distinct.

---


Il est recommandé de créer le bloc modèle basé sur une orientation SCU standard d'AutoCAD pour s'assurer que chaque bloc de visualisation généré par le générateur de contenu est correct. A l'aide de la vue isométrique S-O, construisez le bloc modèle au point d'insertion 0,0,0 dans le système de coordonnées général (SCG). Ce faisant, chaque bloc de visualisation généré s'aligne sur le côté du bloc modèle de la manière suivante :

Le...	s'aligne sur...	dans le...
bloc de visualisation de la vue de dessus	le côté supérieur du bloc modèle	plan XY.
bloc de visualisation de la vue de dessous	le côté inférieur du bloc modèle	plan XY.
bloc de visualisation de la vue de face	le côté avant du bloc modèle	plan XZ.

Le...	s'aligne sur...	dans le...
bloc de visualisation de la vue arrière	l'arrière du bloc modèle	plan XZ.
bloc de visualisation de la vue de gauche	le côté gauche du bloc modèle	plan YZ.
bloc de visualisation de la vue de droite	le côté droit du bloc modèle	plan YZ.

**REMARQUE** Pour veiller au contrôle correct de l'affichage des tailles de composant à l'insertion du composant dans le dessin, dessinez la géométrie du bloc modèle sur le calque 0, choisissez DUBLOC pour la couleur et le type de ligne et DUCALQUE pour l'épaisseur de ligne.

**Exemple d'un bloc modèle 3D d'une unité de traitement d'air**



## Symbole schématique d'un composant basé sur des blocs

Généralement, chaque composant est associé à un symbole schématique que vous ajoutez à vos présentations de conceptions schématiques. A l'aide du générateur de contenu, vous pouvez attribuer un bloc symbolique à chaque composant. Il est possible d'affecter un symbole différent à chaque taille de composant ou d'attribuer le même symbole à toutes les tailles. Le bloc symbolique est la représentation schématique d'une taille de composant destinée à être utilisée dans les vues en plan. En principe, le même bloc symbolique est défini pour toutes les tailles de composant figurant dans une famille de composants. Vous devez enregistrer le bloc symbolique dans un fichier de dessin AutoCAD®. Il est possible d'enregistrer un ou plusieurs blocs modèles dans un même fichier de dessin.

**IMPORTANT** N'enregistrez pas les dessins du bloc symbolique dans les dossiers de catalogues d'AutoCAD MEP. Ce sont des fichiers de travail et doivent, à ce titre, être conservés dans un dossier temporaire ou distinct.




Vous êtes libre de choisir n'importe quelle commande de dessin pour établir la géométrie des blocs. Les entités AutoCAD standard telles que les lignes, les arcs et les cercles sont recommandées. Lorsque le bloc symbolique schématique est produit, le générateur de contenu met à l'échelle le bloc et l'entoure d'une zone de contour de modèle 3D. Cela a pour effet de préserver la connexion correcte du symbole schématique et des lignes schématiques de raccord.

---

**AVERTISSEMENT** L'utilisation de la géométrie AEC (murs ou gaines, par exemple) pour créer votre symbole requiert une attention et une maîtrise particulières. Pour éviter tout problème lié au programme d'activation d'objet, veuillez à décomposer la géométrie en entités AutoCAD de base avant d'exécuter le générateur de pièces à vues multiples.

---

Pour veiller au contrôle correct de l'affichage de votre symbole à l'insertion dans le dessin, dessinez la géométrie du symbole sur le calque 0, choisissez DUBLOC pour la couleur et le type de ligne et DUCALQUE pour l'épaisseur de ligne. Le point d'insertion ou point de base sert de référence pour le positionnement du bloc au moment de son insertion. Le point d'insertion du bloc schématique doit correspondre au point d'insertion du bloc modèle 3D qu'il représente. Lorsque vous placez la pièce à vues multiples dans un dessin, tous les blocs associés font partie d'un seul objet. Par conséquent, vous cherchez à préserver un point d'insertion commun.



Le générateur de contenu entoure le bloc schématique d'une zone de contour de modèle 3D et place le symbolique schématique au centre de la zone de contour. Celle-ci couvre l'étendue du modèle 3D de manière à conserver la position exacte des points de connexion. Pour identifier facilement le bloc, pensez à utiliser une convention d'appellation standard représentative de la taille de composant ou de la famille de composants lorsque vous l'enregistrez.


## Comportement d'un composant basé sur des blocs

Dans un environnement de construction basée sur des blocs, vous spécifiez le comportement de la famille de composants en préambule de la définition d'un composant. Chaque taille de composant d'une famille de composants se comporte de la même façon. Vous précisez ensuite le type, le sous-type, l'identification de calque et la méthode d'insertion de chaque famille de composants.

### Type de composant

Le type de composant fait référence à la catégorie principale de la famille de composants. Il définit les caractéristiques et les comportements uniques des tailles de composant tels que la possibilité d'insérer des annotations relatives aux flux de la taille d'un composant de chauffage, ventilation et climatisation. Les types sont prédéfinis par l'application et ne peuvent être modifiés. C'est pour cela que vous devez sélectionner un type similaire aux tailles de composant.

### Exemple de boîte de dialogue Générateur de pièces à vues multiples (Nouveau composant)



#### Sous-type de composant

Le sous-type désigne la catégorie secondaire de la famille de composants. Il permet de rassembler des composants similaires. Le sous-type peut servir à filtrer les composants en vue de les sélectionner dans les boîtes de dialogue Ajouter et Modifier. Vous devez donc privilégier les noms de sous-type permettant une identification rapide. Vous pouvez aussi entrer un nouveau sous-type si le sous-type désiré ne figure pas dans la liste.

#### Identificateur de calque


Vous attribuez un identificateur de calque à la famille de composants pour permettre le mappage automatique de calques pour les tailles de composant. Le même identificateur de calque sert pour toutes les tailles de la famille de composants. Lorsque vous insérez un composant possédant un identificateur de calque dans un dessin, le composant est placé sur le calque auquel il est mappé. Par exemple, selon la norme Aecb (AecbLayerStd4.dwg) et le style

d'identificateur de calque associé (AIA 256 couleurs - Mech), l'identificateur de calque de l'unité de traitement d'air est mappé au calque M-HVAC-Eqpm. Lorsque vous insérez une unité de traitement d'air à votre dessin, elle est affectée au calque M-HVAC-Eqpm. Seuls ces identificateurs de calque prédéfinis dans le style d'identificateur de calque du dessin en cours peuvent être sélectionnés dans le générateur de contenu. Pour en savoir plus sur les identificateurs, voir Gestion des calques.


### Mode d'insertion

Pour placer votre composant dans le dessin, vous avez le choix entre deux modes d'insertion : l'ancrage et l'intersection.

Lorsque le composant est inséré selon la méthode de l'ancrage, il est ancré au segment ou à l'objet sélectionné. Cela permet aux composants de fonctionner comme une seule entité. Par exemple, une grille de ventilation est définie de telle sorte qu'elle fait appel à la méthode d'insertion de type ancrage. Si vous ajoutez une grille de ventilation à votre dessin, elle s'ancre sur un segment. Si le segment est déplacé, la grille se déplace avec lui.



Lorsqu'un composant est inséré selon la méthode de l'intersection, il divise le segment ou l'objet sélectionné. Le composant demeure un composant isolé. Ainsi, si vous ajoutez une vanne à un segment, celui-ci est divisé en deux segments distincts. Vous pouvez déplacer la vanne le long de la conduite, les segments sont ajustés (étirés ou tronqués) en conséquence.




Les composants insérés par la méthode d'intersection sont parfois désignés comme des composants intégrés.

Pour avoir le choix des deux méthodes d'insertion quand vous ajoutez un composant à un dessin, spécifiez les deux méthodes au moment où vous définissez le composant. Pour que le composant se comporte comme un bloc AutoCAD® standard au cours de l'insertion, ne précisez aucune méthode d'insertion à la définition du composant.


## Blocs de visualisation d'un composant basé sur des blocs

Chaque taille de composant représente un composant réel Building Systems tel qu'un équipement et dispose de représentations sous différentes vues. Dans l'environnement de construction basé sur des blocs, des blocs de visualisation orthographiques bi-dimensionnels (2D) sont générés à partir du modèle 3D de la taille de composant. Les blocs AutoCAD® standard représentent les vues de plan, d'élévation et de modèle d'un composant qui, une fois rassemblées, produisent une taille de composant. En général, chaque taille de composant a six blocs de visualisation orthographiques : une pour chaque direction de visualisation (haut, bas, face, arrière, gauche, droite). Les illustrations suivantes représentent les six blocs de visualisation orthographiques d'une unité de traitement d'air.


### Blocs de visualisation orthographiques Haut et Bas



### Blocs de visualisation orthographiques Face et Arrière



### Blocs de visualisation orthographiques Gauche et Droite



Le point d'insertion ou point de base sert de référence pour le positionnement du bloc au moment de son insertion. Tous les blocs de visualisation ont en commun le point d'insertion 0,0,0 dans le système de coordonnées général (SCG) qui désigne le même point dans le bloc modèle. L'emplacement du point d'insertion a un impact direct sur le positionnement de la taille de composant lorsqu'elle est ajoutée au dessin.

Les illustrations précédentes montrent le point d'insertion de la vue de modèle au coin droit du bord inférieur de la face avant. Le point d'insertion des vues de dessus et de dessous se situe au niveau du coin droit du bord avant, et son décalage correspond à la hauteur de l'unité de traitement d'air. Le point d'insertion des vues de face et arrière se situe au niveau du coin droit du bord inférieur, et son décalage correspond à la largeur de l'unité de traitement d'air. Le point d'insertion des vues de gauche et de droite se situe au niveau du coin inférieur avant, et son décalage correspond à la longueur de l'unité de traitement d'air.

Lorsque les blocs de visualisation sont générés, ils sont affectés à la représentation d'affichage qui convient selon leur direction de visualisation, leur nom et leur bloc de visualisation. Vous pouvez modifier les affectations par défaut, si nécessaire. Il est possible de définir le même bloc de visualisation pour plusieurs directions de visualisation (avant et arrière, par exemple) en fonction de la symétrie du composant (avant et arrière, par exemple) en fonction de la symétrie du composant. Les affectations de blocs de visualisation sont les suivantes :

<b>Bloc de visualisation</b>	<b>Représentation d'affichage</b>	<b>Direction de visualisation</b>
Haut	1D	Haut
	2 D	Haut
Bas	1D	Bas
	2 D	Bas
Face	1D	Face
	2 D	Face
Arrière	1D	Arrière
	2 D	Arrière
Gauche	1D	Gauche
	2 D	Gauche
Droite	1D	Droite
	2 D	Droite
Modèle	1D	3D
	2 D	3D
	Modèle	Toutes directions
Symbole	Schématique	Toutes directions


---

**REMARQUE** L'affichage en mode Plan est une représentation d'affichage standard qui n'est pas utilisée par AutoCAD MEP. Il est impossible de supprimer les représentations d'affichage standard.

---

## Image d'aperçu d'un composant basé sur des blocs

Toute famille de composants dispose d'une image d'aperçu contribuant à l'identifier au moment de la sélection du composant. À l'aide du générateur de contenu, vous pouvez attribuer une image d'aperçu à la famille de composants. Vous pouvez créer une image avant d'utiliser le générateur de contenu ou faire en sorte que ce dernier génère une image d'après le modèle 3D. L'image d'aperçu doit être une image représentative de la famille de composants qui se présente généralement sous la forme d'une vue de modèle de couleur ombrée d'une taille de composant dans la direction de visualisation isométrique S-O. La même image d'aperçu sert pour toutes les tailles de la famille de composants.



Si vous créez votre propre image avant d'utiliser le générateur de contenu, vous devez enregistrer l'image au format bitmap (BMP) 256 couleurs en 200 x 200 pixels. Il est également pratique d'afficher les cotes et les autres informations relatives au composant (comme l'icône SCU représentant le point d'insertion ou les flèches indiquant la direction des flux) pour sélectionner la taille de composant.


## Connexions d'un composant basé sur des blocs

Dans un environnement de construction basé sur des blocs, vous pouvez ajouter des connexions au composant. Les connexions permettent au composant d'être raccordé intelligemment à d'autres objets Building Systems dans votre présentation. Il est possible de définir une ou plusieurs connexions pour le composant.



**IMPORTANT** Le nombre de connexions doit être rigoureusement identique pour toutes les tailles de composant d'un composant. Lorsque vous ajoutez ou supprimez une connexion d'une famille de composants, toutes les tailles de composant sont mises à jour.

Vous spécifiez un domaine lorsque vous ajoutez une connexion. Le domaine est une liste prédéfinie spécifiant les règles de connexion pour un composant. Le domaine est défini une seule fois pour la famille de composants et est le même pour toutes les tailles de composant. Les connexions d'un domaine particulier peuvent être raccordées à d'autres composants de ce domaine, mais ils ne sont pas compatibles avec les composants d'un autre domaine. Par exemple, une pièce à vues multiples représentant une unité de traitement d'air peut avoir les domaines suivants pour ses connexions.




Nom de la connexion	Description	Domaine
entrée	air pénétrant dans l'unité	gaine
sortie	air sortant de l'unité	gaine
alimentation	raccord électrique au moteur	tube IRO
eau chaude entrante	eau chaude pénétrant dans le serpentin de chauffage	tuyau
eau chaude sortante	eau chaude quittant le serpentin de chauffage	tuyau
eau froide entrante	eau froide pénétrant dans le serpentin de refroidissement	tuyau
eau froide sortante	eau froide quittant le serpentin de refroidissement	tuyau

Nom de la connexion	Description	Domaine
tuyau d'évacuation	condensat	tuyau

La forme de la connexion est déterminée par la forme spécifiée pour la famille de composants. Cependant, vous pouvez définir le type, la taille et l'emplacement de la connexion pour chaque taille du composant. Le type de connexion provient d'une liste de types prédéfinis par domaine et définit les règles de connexion supplémentaires d'un composant. Citons, par exemple, les connexions de type bridé, collé ou à joint coulissant. La taille est une valeur définie par l'utilisateur et varie selon la forme. Par exemple, vous définissez la largeur et la longueur d'une forme rectangulaire tandis que vous spécifiez le diamètre d'une forme ronde. Vous pouvez également définir si les connexions dont la taille n'est pas spécifiée sont autorisées lors de la définition de la connexion.

Entrez les coordonnées basées sur le modèle 3D du composant ou choisissez un point d'insertion pour préciser l'emplacement de la connexion. Vous devez également spécifier le vecteur de direction, ou normale, désignant la direction de la connexion à partir du composant (généralement, opposée à la taille du composant). Si vous définissez correctement le vecteur de direction, la boussole est alignée lorsque vous raccordez les éléments au composant.



Voici les vecteurs de direction recommandés :

- direction x positive : 1,0,0
- direction y positive : 0,1,0
- direction z positive : 0,0,1
- direction x négative : -1,0,0
- direction y négative : 0,-1,0
- direction z négative : 0,0,-1

Pour les faces de connexions orientées par rapport à des plans non standard, spécifiez le point de connexion en vous aidant du dessin afin de l'accrocher au centre de la face de la connexion, puis indiquez la direction opposée du

composant. Si vous le souhaitez, vous pouvez indiquer une rotation, même si elle est généralement définie par défaut à l'insertion.

## Informations relatives au jeu de propriétés pour un composant basé sur les blocs

Pour une famille de composants ou une taille de composant particulière, ajoutez des propriétés supplémentaires destinées à identifier rapidement les composants au cours du développement de la conception ou à enrichir les informations sur le jeu de propriétés pour la nomenclature. Grâce au générateur de contenu, ajoutez des paramètres personnalisés possédant des attributs définis par l'utilisateur, notamment la description, le stockage des données, le type de données, les unités et la visibilité. Les données personnalisées peuvent servir aux propriétés telles que celles relatives au fabricant, au coût ou même à la couleur de la peinture. Par ailleurs, vous pouvez ajouter des paramètres en les sélectionnant dans une liste de paramètres prédéfinis basés sur le type de composant tel qu'un matériau ou une épaisseur du matériau. Pour conserver les valeurs des propriétés, enregistrez-les sous forme d'une table ou d'une liste de valeurs, d'une constante ou encore d'une valeur calculée. Pour plus d'informations, voir [Tailles de composant](#) (page 127).

Pensez à attribuer des paramètres de données à un jeu de propriétés pour enrichir la nomenclature. Pour que le paramètre soit reconnu, veillez à utiliser le même nom pour le paramètre de données et pour la propriété dans le jeu de propriétés. Vous êtes libre d'ajouter des propriétés personnalisées à un jeu de propriétés dans un dessin. De même, il est possible de créer des jeux de propriétés personnalisés basés sur des composants que vous créez et sur les paramètres de données personnalisées que vous insérez dans les composants. Pour plus d'informations, voir [Collecte des données de projet](#) (page 982).

## Processus de création d'un composant basé sur des blocs

Vous trouverez dans cette section les instructions à suivre pour créer un composant basé sur les blocs à l'aide du générateur de contenu.

---

**REMARQUE** Pour plus d'informations sur les catalogues de composants et leur structure hiérarchique, voir [Stockage et référence des composants de catalogue](#) (page 125).

---

## Revoir la procédure

Créez le modèle 3D et le symbole schématique de votre composant.



Ouvrez l'environnement de construction paramétrique pour commencer à construire du contenu.



Définissez les informations relatives au catalogue et au comportement de votre composant.

## Afficher des informations supplémentaires

Avant de lancer le générateur de contenu, vous devez dessiner un bloc de modèle 3D pour chaque taille de composant et l'enregistrer sous forme de bloc AutoCAD dans un fichier de dessin. Vous devez également produire un bloc symbolique schématique 2D représentant la famille de composants. Voir [Création d'un modèle 3D et d'un symbole schématique pour une pièce à vues multiples basée sur des blocs](#) (page 1267).

**PRATIQUE RECOMMANDÉE** N'enregistrez pas les dessins de bloc modèle ou de bloc symbolique dans les dossiers de catalogues d'AutoCAD MEP. Ce sont des fichiers de travail et doivent, à ce titre, être conservés dans un dossier temporaire ou distinct.

Utilisez le générateur de contenu dans AutoCAD MEP pour créer un composant basé sur les blocs. Voir la section [Lancement du générateur de contenu pour la création d'une pièce à vues multiples basée sur des blocs](#) (page 1272)

Vous travaillez dans l'environnement de construction basée sur des blocs du générateur de contenu pour définir les tailles de composant utilisant les blocs de modèle 3D que vous venez de créer. Dans cet environnement, chaque taille de composant est associée à une famille de composants dans un catalogue de manière à former une bibliothèque de composants. Vous indiquez le catalogue, l'emplacement et le nom du composant. Vous précisez aussi le type et le comportement de la famille de composants. Toutes les tailles de composant à l'intérieur d'une famille de composants sont de même type et sont placées dans le dessin avec le même comportement. Voir [Définition du comportement](#)

## Revoir la procédure



Attribuez un nom et des vues à chaque taille de composant.



Créez une image d'aperçu de votre composant.



Ajoutez des connexions au composant.

## Afficher des informations supplémentaires

[d'une pièce à vues multiples basée sur des blocs](#) (page 1273).

Vous définissez le nom des tailles de composant, générez les vues orthographiques bi-dimensionnelles (2D) et leur affectez la direction de visualisation de la taille de composant qui convient. Vous pouvez aussi relier chaque taille de composant au symbole schématique 2D créé précédemment. Voir [Affectation de noms de tailles de composant et de vues de pièce à vues multiples basée sur des blocs](#) (page 1275).

Vous allez attribuer une image d'aperçu à la famille de composants et associer une image bitmap (BMP) prédéfinie ou demander la génération d'une image à partir du bloc de modèle 3D. Toutes les tailles de composant dans la famille de composants font appel à la même image d'aperçu. L'aperçu contribue à identifier le composant au moment de sa sélection. Voir [Génération de l'aperçu d'une pièce à vues multiples basée sur des blocs](#) (page 1277).

Vous intégrez des connexions en veillant à l'articulation correcte du composant vis-à-vis des autres objets Building Systems de votre présentation. Vous définissez des connexions pour la famille de composants et spécifiez leur forme et leur domaine. Par conséquent, toutes les tailles de composant ont le même nombre de connexions prédéfini ainsi qu'une forme et un domaine. La forme et le domaine d'une connexion peuvent faire l'objet de modifications à l'échelle de la famille de composants uniquement. Cependant, la taille et

### Revoir la procédure



Ajoutez les informations relatives au jeu de propriétés pour chaque composant.

### Afficher des informations supplémentaires

l'emplacement des connexions varie d'une taille de composant à l'autre. Voir [Ajout de connexions à une pièce à vues multiples basée sur des blocs](#) (page 1278).

Vous pouvez définir des données personnalisées faisant office d'informations sur le jeu de propriétés pour chaque taille de composant. De la même manière, les informations sur le jeu de propriétés peuvent servir à améliorer les nomenclatures que vous générez au cours de la présentation de la conception. Voir [Ajout d'informations sur le jeu de propriétés à une pièce à vues multiples basée sur des blocs](#) (page 1281).

## Création de composants basés sur des blocs à l'aide du générateur de contenu

Vous pouvez créer des pièces à vues multiples basées sur des blocs telles que des unités de traitement d'air et d'autres équipements complexes avec le générateur de contenu. Les sections suivantes décrivent des procédures détaillées qui vous guideront tout au long de la création d'une unité de traitement d'air sous forme de pièce à vues multiples avec le générateur de contenu. Chaque section représente une phase distincte du processus de création. Par conséquent, veillez à respecter les instructions dans l'ordre indiqué afin d'éviter de créer des composants inutilisables.

---

**IMPORTANT** Le générateur de pièces à vues multiples, outil de création de contenu disponible dans les versions précédentes d'AutoCAD MEP, est intégré au générateur de contenu. Le générateur de pièces à vues multiples existe désormais en tant qu'environnement de construction basé sur des blocs au sein du générateur de contenu et permet de créer des pièces à vues multiples basées sur des blocs.

---

## Création d'un modèle 3D et d'un symbole schématique pour une pièce à vues multiples basée sur des blocs

Avant de lancer le générateur de contenu et de produire le composant basé sur des blocs, vous devez dessiner un bloc [modèle 3D](#) (page 1251) pour toute nouvelle taille de composant dans la famille de composants à former. Enregistrez les modèles de taille de composant avec des blocs AutoCAD. Vous devez également produire un bloc de [symbole schématique 2D](#) (page 1252) représentant la famille de composants. Les blocs modèles 3D de chaque taille de composant et du symbole schématique de la famille de composants doivent être enregistrés dans le fichier de dessin.

## Création d'un modèle 3D pour une pièce à vues multiples basée sur des blocs

Cette procédure permet de créer le modèle 3D d'une pièce à vues multiples basée sur des blocs. Pour prendre en charge la génération automatique de blocs de visualisation par le générateur de contenu, le bloc modèle doit être élaboré avec des solides AutoCAD® dans le système de coordonnées général d'AutoCAD.


---

**REMARQUE** Pour veiller au bon affichage de la ligne cachée lors du placement de la pièce à vues multiples dans le dessin, créez un seul corps à l'aide de solides AutoCAD pour le modèle du composant.

---

- 1 Créez le modèle 3D de la taille de composant.
- 2 Pour ajouter des points sur votre modèle en vue de localiser facilement les connexions, entrez un point, puis appuyez sur la touche *ENTREE* et, à l'aide de la fonction d'accrochage aux objets, sélectionnez le centre d'une connexion sur le modèle 3D.  
Ajoutez des objets de point AutoCAD au centre de toutes les connexions. Cela vous permet d'utiliser le mode d'accrochage aux

noeuds afin de sélectionner les points de connexion lorsque vous leur affectez les connexions.




**3** Cliquez sur l'onglet **Vue** ► le groupe de fonctions

Coordonnées ► Général  pour définir le système de coordonnées utilisateur (SCU) sur Général avant de produire un bloc.

Pour plus d'informations sur les systèmes de coordonnées, voir **Contrôle de l'affichage de l'icône du système de coordonnées utilisateur**.

**4** Assurez-vous que la géométrie est dessinée sur le calque 0 et que DUBLOC soit défini pour la couleur et le type de ligne et DUCALQUE pour l'épaisseur de ligne. Ce paramétrage permet de veiller au contrôle de l'affichage de la taille de composant.

**5** Cliquez sur l'onglet **Insérer** ► le groupe de fonctions **Bloc** ► **Créer un bloc** .

La boîte de dialogue **Définition du bloc** s'affiche.

**6** Dans la boîte de dialogue **Définition du bloc**, saisissez le nom du bloc modèle.

Utilisez une convention d'appellation standard représentative de la taille de composant ou de la famille de composants lorsque vous enregistrez le bloc modèle. Par exemple, un bloc modèle pour une unité de traitement d'air installée sur le toit d'un établissement commercial dont la taille de la sortie est de 24 x 24 peut être libellé **Modèle UTA toit commercial 24x24**.

**7** Sous **Objets**, cliquez sur **Choix des objets**, puis sélectionnez la géométrie qui constitue le bloc modèle.

La boîte de dialogue se ferme temporairement tandis que vous sélectionnez les objets du bloc. Appuyez sur la touche **ENTREE** une



fois la sélection terminée. Cela a pour effet d'ouvrir à nouveau la boîte de dialogue.

**8** Sous Objets, sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Conserver.** Conserve les objets sélectionnés dans le dessin en cours dans leur état initial.
- **Convertir en bloc.** Remplace les objets sélectionnés par une copie du bloc.
- **Supprimer.** Supprime les objets sélectionnés après définition du bloc.

**9** Sous Point de base, cliquez sur Choisir un point et sélectionnez le point d'insertion du bloc modèle.

Le point d'insertion ou point de base sert de référence pour le positionnement du bloc au moment de son insertion.

L'emplacement du point d'insertion a un impact direct sur le positionnement de la taille de composant lorsqu'elle est ajoutée au dessin.

**10** Sous Description, tapez un texte décrivant le bloc de visualisation de manière pertinente.

**11** Pour attacher un hyperlien au composant, cliquez sur Hyperlien, sélectionnez un fichier ou une page Web et cliquez deux fois sur OK.

Le bloc modèle est enregistré dans le dessin en cours.

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour plus d'informations, voir Boîte de dialogue Définition de bloc.

---

## Création d'un modèle schématique 2D pour une pièce à vues multiples basée sur des blocs

Cette procédure permet de créer le modèle schématique 2D d'une pièce à vues multiples basée sur des blocs. Vous êtes libre d'utiliser la commande de dessin qui vous plaît pour établir la géométrie du bloc. Il est recommandé d'utiliser les entités AutoCAD de base telles que les lignes, les arcs et les cercles pour produire toute géométrie.

---

**AVERTISSEMENT** L'utilisation de la géométrie AEC (murs ou gaines, par exemple) pour créer votre symbole requiert une attention et une maîtrise particulières. Pour éviter tout problème lié au programme d'activation d'objet, veillez à décomposer la géométrie en entités AutoCAD de base avant d'exécuter le générateur de contenu.

---


Pour veiller au contrôle correct de l'affichage de votre symbole lors de son insertion dans les dessins, dessinez la géométrie du symbole sur le calque 0. Choisissez DUBLOC pour la couleur et le type de ligne et DUCALQUE pour l'épaisseur de ligne.

1 Cliquez sur l'onglet **Vue** ► le groupe de fonctions



**Coordonnées** ► **Général** et dessinez la vue contenant le symbole du composant.

Le bloc symbolique est une représentation 2D de la taille de composant. Pour cette raison, il est recommandé que le bloc symbolique représente le symbole 2D de l'objet modélisé dans la vue en plan.



2 Assurez-vous que la géométrie du symbole est dessinée sur le calque 0 et que DUBLOC soit défini pour la couleur et le type de ligne et DUCALQUE pour l'épaisseur de ligne. Ce paramétrage permet de veiller au contrôle de l'affichage de la taille de composant.

3 Cliquez sur l'onglet **Insérer** ► le groupe de fonctions **Bloc** ► **Créer**

un bloc .

La boîte de dialogue **Définition du bloc** s'affiche.

4 Dans la boîte de dialogue Définition du bloc, saisissez le nom du symbole.

Utilisez une convention d'appellation standard représentative de la famille de composants lorsque vous enregistrez le symbole sous forme de bloc. Par exemple, le bloc symbolique d'une unité de traitement d'air installée sur le toit d'un établissement commercial avec une taille de la sortie de 24 x 24 peut être nommé Symbole UTA toit commercial 24x24.

---

**CONSEIL** Utilisez le terme "Symbole" pour désigner le bloc symbolique de manière à ce que le générateur de contenu utilise par défaut le bloc symbolique comme source à la génération du symbole 3D.

---

5 Sous Objets, cliquez sur Choix des objets, puis sélectionnez la géométrie qui constitue le bloc symbolique.

La boîte de dialogue se ferme temporairement tandis que vous sélectionnez les objets du bloc symbolique. Appuyez sur la touche *ENTREE* une fois la sélection terminée. Cela a pour effet d'ouvrir à nouveau la boîte de dialogue.

6 Sous Objets, sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Conserver.** Conserve les objets sélectionnés dans le dessin en cours dans leur état initial.
- **Convertir en bloc.** Remplace les objets sélectionnés par une copie du bloc.
- **Supprimer.** Efface les objets sélectionnés une fois le bloc défini.

7 Sous Point de base, cliquez sur Choisir un point et sélectionnez le point d'insertion du bloc.

Le point d'insertion ou point de base sert de référence pour le positionnement du bloc au moment de son insertion.

8 Sous Description, tapez un texte décrivant le bloc symbolique de manière pertinente.

9 Pour attacher un hyperlien au composant, cliquez sur Hyperlien, sélectionnez un fichier ou une page Web et cliquez deux fois sur OK.

Le bloc symbolique est enregistré dans le dessin en cours.

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour plus d'informations, voir Boîte de dialogue Définition de bloc.

---


## Lancement du générateur de contenu pour la création d'une pièce à vues multiples basée sur des blocs

Cette procédure permet d'exécuter le générateur de contenu et d'ouvrir l'environnement de construction basé sur des blocs.

**1** Ouvrez le fichier de dessin contenant le ou les blocs modèles 3D du composant à créer.

Chaque taille de composant exige un bloc modèle 3D unique. Il peut exister un ou plusieurs blocs modèles dans un seul fichier de dessin représentant une taille de composant d'une famille de composants.


**2** Cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions

MEP ► Générateur de contenu .

La boîte de dialogue Prise en main - Ecran du catalogue s'affiche.

**3** Sous Domaine du composant, sélectionnez Pièce à vues multiples.

**4** Dans l'arborescence, sélectionnez le chapitre réservé à la nouvelle

pièce à vues multiples et cliquez sur .

La boîte de dialogue Nouveau composant s'affiche.

**5** Entrez un nom et une description pour la famille de composants, puis cliquez sur OK.

Par défaut, la description correspond au nom sauf si vous spécifiez une description différente.

L'environnement de construction basé sur des blocs s'ouvre. Pour plus d'informations, voir [Approches pour la création des composants](#) (page 1079).

## Définition du comportement d'une pièce à vues multiples basée sur des blocs

Cette procédure permet de définir le comportement d'une pièce à vues multiples basée sur des blocs grâce à la définition du type, du sous-type, de l'identificateur de calque et de la méthode d'insertion de toutes les tailles d'une pièce à vues multiples. Pour plus d'informations, voir [Comportement d'un composant basé sur des blocs](#) (page 1254).

### 1 Sélectionnez un type dans la liste.

Le type désigne la catégorie principale de la famille de composants. Il définit les caractéristiques et les comportements uniques des tailles de composant tels que la possibilité d'insérer des annotations relatives aux flux de la taille d'un composant de chauffage, ventilation et climatisation. Les types sont prédéfinis par l'application et ne peuvent pas être modifiés. Aussi, sélectionnez un type le plus approprié pour les tailles de composant.

### 2 Pour définir l'identificateur de calque de nouvelles tailles de

composants, cliquez sur  à côté du champ Identificateur de calques.

### 3 Dans la boîte de dialogue Sélectionner un identificateur de calque, faites votre choix et cliquez sur OK.

La liste d'identificateurs de calque se limite au jeu d'identificateurs de calque actuellement attribué à votre dessin conformément à la norme de calque et le style d'identificateur de calque précédemment sélectionnés. Pour une identification de calque des tailles de composant optimale, sélectionnez un identificateur de calque qui corresponde au type de composant.


### 4 Sélectionnez un sous-type dans la liste correspondante ou entrez un nouveau sous-type.

Le sous-type désigne la catégorie secondaire de la famille de composants et permet de rassembler des composants similaires. Le sous-type peut servir à filtrer les composants en vue de les sélectionner dans la boîte de dialogue Générateur de pièces à vues multiples - Création d'un composant. Vous devez donc privilégier les noms de sous-type permettant une identification rapide.


5 Sélectionnez une ou plusieurs options (ou aucune) parmi les suivantes :

- **Cette famille de composants est automatiquement DIVISEE en plusieurs conduites existantes.** Une taille de composant divise une conduite lorsqu'elle est ajoutée à une présentation. Les composants demeurent des composants isolés. Vous pouvez ainsi déplacer la vanne sans déplacer un seul segment de la tuyauterie de connexion.

**Ajout d'une vanne à un segment de tuyauterie**




Spécifiez le point de connexion et l'angle de rotation de la vanne.




Résultat de la connexion de la vanne sur le segment de tuyau

- **Cette famille de composants est automatiquement ANCREE aux conduites existantes.** La taille de composant est ancrée à la conduite lorsqu'elle est ajoutée à votre présentation. Les composants fonctionnent alors comme un ensemble uni. Si, par exemple, vous déplacez la longueur de gaine, la grille de ventilation se déplace également.

**Ajout d'une grille de ventilation à un segment de gaine**



Spécifiez le point de connexion et l'angle de rotation de la grille de ventilation.



Résultat de l'ancrage de la grille de ventilation au segment de gaine

6 Cliquez sur Suivant.

Si vous constatez que le bouton Suivant n'est pas disponible (grisé), cela signifie qu'il manque des informations sur cette page. Assurez-vous d'avoir procédé aux étapes 1 à 5.

## Affectation de noms de tailles de composant et de vues de pièce à vues multiples basée sur des blocs

Cette procédure permet d'ajouter des tailles de composant et d'attribuer des [blocs de visualisation](#) (page 1257) à chaque taille de composant d'une pièce à vues multiples. Il est important de donner un nom unique à chaque taille de composant. Le nom de la taille de composant rend compte généralement de la taille réelle du composant comme les cotes de largeur et de longueur ou la sortie totale exprimée en pieds cubes par minute (pi cu/min). Il sert à sélectionner le composant dans la boîte de dialogue d'ajout de pièce à vues multiples. Le nom de la taille de composant est également utilisé dans les catalogues de composants et s'affiche comme le nom d'objet lorsque vous utilisez les info-bulles. Vous devez donc privilégier les noms de tailles de composant permettant une identification rapide.

Les blocs de visualisation sont générés et sont affectés par défaut aux tailles de composant si le bloc modèle 3D inclut le préfixe "modèle" (par exemple, Modèle UTA toit commercial 24x24). Les blocs de visualisation non affectés s'affichent sous forme de champs vides. Les blocs de visualisation apparaissant en rouge ont reçu un nom basé sur le bloc modèle 3D, mais n'ont aucun bloc défini. Vous pouvez attribuer un bloc de visualisation ou générer les blocs de visualisation manquants à l'aide du générateur de contenu. Le générateur de contenu produit six blocs de visualisation standard AutoCAD® (haut, bas, gauche, droite, face, arrière) à partir du bloc modèle 3D. Il est possible de définir le même bloc de visualisation pour plusieurs directions de visualisation (avant et arrière, par exemple) en fonction de la symétrie du composant. Par ailleurs, vous pouvez attribuer à la famille de composants le symbole 2D que vous avez créé pour générer un symbole 3D pour chaque taille de composant. Les vues déterminent la manière dont une taille de composant s'affiche dans votre dessin.

---

**REMARQUE** Il est possible de produire les blocs de visualisation pour plusieurs tailles de composant en une seule opération. Vous pouvez ajouter plusieurs tailles et générer les blocs de visualisation manquants pour l'ensemble des tailles de composant.

---

1 Pour ajouter une nouvelle taille de composant, sélectionnez un

bloc modèle 3D et cliquez sur .

La liste des blocs modèles 3D répertorie les blocs figurant dans le dessin en cours.

Une nouvelle taille de composant est incluse dans la famille de composants et une nouvelle ligne s'affiche dans la table. Les blocs

de visualisation sont affectés par défaut si le bloc modèle 3D est doté du préfixe "modèle". Les blocs de visualisation affectés associés à des blocs s'affichent en noir. Tout bloc de visualisation dont le nom est basé sur le bloc modèle 3D mais dépourvu de bloc s'affiche en rouge. Les blocs de visualisation non affectés s'affichent sous forme de champs vides.

- 2 Sélectionnez un bloc symbolique 2D de la liste des blocs du dessin en cours pour générer un bloc symbolique 3D pour chaque taille de composant.

Les blocs symboliques 3D sont attribués aux vues schématiques pour chaque taille.

---

**REMARQUE** Aucun symbole schématique n'est requis. Si vous ne voulez pas attribuer de symbole schématique, sélectionnez Aucun.

---

- 3 Pour créer les blocs de visualisation manquants pour les noms de blocs en rouge, cliquez sur Générer des blocs.

La boîte de dialogue Vues s'affiche.

Les noms donnés aux blocs de visualisation générés sont basés sur le bloc modèle 3D. Les affectations de blocs de visualisation sont définies en fonction des représentations d'affichage standard et des directions de visualisation. Il est possible, cependant, de les modifier si besoin est.

---

**REMARQUE** Le bloc symbolique est utilisé en mode isométrique et fait office de zone de contour 3D pour le bloc modèle alors que la symbologie 2D sert à représenter le composant lui-même.

---

- 4 Pour apporter des modifications à une affectation de bloc de visualisation pour une taille de composant, sélectionnez le nom d'une taille de composant, choisissez un numéro (#) dans la zone Vues, puis changez les options Représentation d'affichage et Directions de visualisation.


Procédez de la même manière pour chaque affectation de bloc de visualisation à changer.

- 5 Cliquez sur OK.

Le programme met à jour la nouvelle taille de composant en fonction des blocs de visualisation générés.



6 Pour supprimer une taille de composant, sélectionnez son nom

dans la liste prévue à cet effet et cliquez sur .

La taille de composant en question est alors supprimée de la famille de composants et la ligne correspondante est retirée de la table.

7 Cliquez sur Suivant.


Si vous constatez que le bouton Suivant n'est pas disponible (grisé), cela signifie qu'il manque des informations sur cette page.

Assurez-vous que chaque taille de composant possède un nom défini et que tous les blocs de visualisation sont affichés en noir.

## Génération de l'aperçu d'une pièce à vues multiples basée sur des blocs

Cette procédure permet de produire une image d'aperçu ou de l'attribuer à la famille de composants de la pièce à vues multiples. Vous pouvez attribuer une image bitmap existante ou en générer une à l'aide du générateur de contenu d'après le modèle 3D de la taille de composant spécifiée. Toutes les tailles de composant d'une pièce à vues multiples font appel à la même image d'aperçu. Pour plus d'informations, voir [Image d'aperçu d'un composant basé sur des blocs](#) (page 1260).

1 Pour attribuer une image existante, sélectionnez une image qui

existe déjà, puis cliquez sur .

La boîte de dialogue Sélectionner un fichier image s'affiche.

2 Recherchez et sélectionnez une image bitmap.

Le chemin spécifié et le nom de l'image sont indiqués. L'image est affichée dans la fenêtre correspondante.

3 Pour produire une image, cliquez sur Générer une image en fonction du bloc modèle figurant dans la vue isométrique S-O.

4 Sélectionnez un bloc modèle dans la liste.

5 Cliquez sur Générer.

Une image d'aperçu est alors générée à partir du bloc modèle et attribuée à la famille de composants. L'image est une vue isométrique ombrée du bloc modèle. Cependant, aucun texte ni

cote ne sont ajoutés. L'image est présentée dans la fenêtre correspondante.

#### 6 Cliquez sur Suivant.

Si vous constatez que le bouton Suivant n'est pas disponible (grisé), cela signifie qu'il manque des informations sur cette page.

Assurez-vous d'avoir sélectionné une image d'aperçu pour la famille de composants.

## Ajout de connexions à une pièce à vues multiples basée sur des blocs

Cette procédure permet d'ajouter des connexions à une pièce à vues multiples basée sur des blocs. Les connexions permettent à la taille de composant d'être associée intelligemment à d'autres objets Building Systems dans un dessin.

Vous pouvez définir une ou plusieurs connexions pour chaque taille de composant d'une pièce à vues multiples. Vous avez la possibilité d'attribuer à chaque connexion des propriétés de composant uniques, telles que le domaine, le type de système, la forme et la taille. En règle générale, un composant dispose au moins d'une connexion. Vous pouvez cependant créer un composant sans connexion. Pour plus d'informations, voir [Connexions d'un composant basé sur des blocs](#) (page 1260).


---

**IMPORTANT** La taille et la forme de chaque connexion d'une taille de composant peuvent varier. En revanche, le nombre de connexions doit être rigoureusement identique pour toutes les tailles de composant d'une pièce à vues multiples.

---


- 1 Pour ajouter une connexion, dans la vue arborescente de la famille de composants et des tailles, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la famille de composants, puis sélectionnez le type de connexion.

#### Exemple de menu contextuel d'une famille de composants



La boîte de dialogue Propriétés des connexions de la famille de composants s'affiche.

### Boîte de dialogue Propriétés des connexions de la famille des composants



2 Spécifiez une valeur pour chacune des propriétés et cliquez sur OK :

Pour définir...	puis cliquez sur la cellule de la valeur et...
la propriété Nom	entrez un nom descriptif.
la propriété Forme de la connexion	sélectionnez une forme dans la liste. Les formes disponibles dépendent du domaine de la connexion.
des propriétés supplémentaires telles que la direction du flux	faites un choix dans la liste. Les propriétés supplémentaires disponibles dépendent du domaine de la connexion.
la propriété Taille indéfinie	sélectionnez Vrai ou Faux. Choisissez Vrai pour attribuer une taille indéfinie à la connexion et créer des segments de taille indéfinie pour les connexions valides.


Ces propriétés s'appliquent à la connexion pour toutes les tailles de composant.

**REMARQUE** Le domaine de la connexion est fonction du type de connexion sélectionné et ne peut pas être modifié dans la boîte de dialogue des propriétés. De même, il est impossible de changer la valeur Taille indéfinie une fois la connexion définie.


3 Pour modifier les propriétés de connexion, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la connexion de votre choix, puis cliquez sur Modifier un positionnement.


Une palette des propriétés s'affiche.

**Exemple de palettes des propriétés de connexion**



4 Indiquez les propriétés de la connexion.

Pour définir...	Action...
la position de la connexion	Entrez <b>p</b> (position) ou cliquez sur  pour Position de la connexion, puis sélectionnez un point sur le modèle. L'emplacement de la connexion est automatiquement mis à jour dans la palette. Si vous avez ajouté un point d'objet au modèle aux emplacements des connexions, servez-vous de la fonction d'accrochage aux noeuds pour l'accrocher à l'emplacement.

Pour définir...	Action...
le sens dans lequel sont tracés les composants de connexion par un point	Entrez <b>n</b> (normal) ou cliquez sur  pour Connexion - Normale, faites glisser le curseur dans la direction voulue, puis sélectionnez un point. La connexion normale est automatiquement mise à jour dans la palette. Pour s'assurer que les composants sont raccordés perpendiculairement au composant, servez-vous du mode ortho d'AutoCAD pour restreindre le déplacement du curseur lors de la sélection de la direction.
le sens dans lequel sont tracés les composants de connexion par deux points	Entrez <b>n</b> (normal), sélectionnez le premier point, puis le deuxième point. La connexion normale est automatiquement mise à jour dans la palette.
le type de connexion	Sélectionnez le type de connexion voulu dans la palette des propriétés.
la rotation de la connexion	Entrez le nombre de degrés de la rotation dans la palette des propriétés. La valeur de rotation est égale, en principe, à 0 (zéro).
la taille de la connexion	Entrez le nombre correspondant à la taille voulue dans la palette des propriétés. Les propriétés de taille varient en fonction de la forme de la connexion.

5 Cliquez sur OK, puis cliquez sur Suivant.

## Ajout d'informations sur le jeu de propriétés à une pièce à vues multiples basée sur des blocs

Cette procédure permet d'ajouter les informations relatives au jeu de propriétés à une pièce à vues multiples basée sur des blocs. Les informations relatives au jeu de propriétés sont facultatives. Vous pouvez donc cliquer sur Terminer pour créer dès maintenant votre composant sans les informations concernant

le jeu de propriétés. Pour plus d'informations, voir [Informations relatives au jeu de propriétés pour un composant basé sur les blocs](#) (page 1263).

- 1 Dans la boîte de dialogue générateur de pièces à vues multiples, sélectionnez la famille de composants ou une taille de composant particulière, puis cliquez sur Modifier des propriétés.


La boîte de dialogue Editeur de propriétés s'affiche. Les paramètres de longueur d'insertion de connexion et de tolérance angulaire de mise en oeuvre s'affichent dans la configuration des paramètres basés sur les blocs, permettant de modifier les valeurs Stockage des données et Visibilité sous Attribut.

---

**REMARQUE** La longueur d'insertion de connexion et la tolérance angulaire de mise en oeuvre s'affichent uniquement pour les connexions de tuyau et non pour celles d'autres domaines.

---

#### Boîte de dialogue Editeur de propriétés



- 2 Pour ajouter des données personnalisées, sélectionnez Configuration des paramètres dans la liste accessible depuis la barre d'outils de la boîte de dialogue Editeur de propriétés, puis

cliquez sur  (Nouveau).

La boîte de dialogue Nouveau paramètre s'affiche.

- 3 Sélectionnez un nouveau paramètre ou cliquez sur Données personnalisées 1 et entrez un nom, puis cliquez sur OK.

Cela a pour effet d'insérer une nouvelle colonne de paramètre qui correspond à la dernière colonne. Il est possible que vous deviez faire défiler le contenu de l'écran pour voir la colonne ajoutée.

4 Pour spécifier les attributs du paramètre, cliquez sur la cellule appropriée et sélectionnez ou entrez une nouvelle valeur.


Vous pouvez changer le mode de stockage des données, le type de données, les unités, la visibilité et la description. Pour plus d'informations, voir [Tailles de composant](#) (page 127).

---

**REMARQUE** Le type de stockage par défaut pour l'attribut PrtSN (Nom de la taille du composant) est Table. Vous pouvez, cependant, en changer et opter pour le type Calcul. En définissant l'attribut PrtSN comme une valeur calculée, vous avez la possibilité de définir le nom de chaque taille de composant en fonction des valeurs des autres attributs (comme, par exemple, la hauteur et la largeur) et vous disposez d'options supplémentaires dans la page de l'onglet Blocs et noms de l'environnement de construction basé sur des blocs.

---

5 Pour ajouter une liste de valeurs, effectuez les opérations suivantes :

- Sélectionnez Liste pour l'attribut Stockage des données et choisissez Valeurs dans la barre d'outils.
- Cliquez sur la cellule de la valeur des données personnalisées, puis cliquez sur  dans la barre d'outils. La boîte de dialogue Modification des valeurs s'affiche.
- Cliquez sur Ajouter et entrez une nouvelle valeur.
- Lorsque vous avez terminé d'ajouter des valeurs, cliquez sur OK.

6 Pour ajouter une constante, effectuez les opérations suivantes :

- Sélectionnez Constante pour l'attribut Stockage des données et choisissez Valeurs dans la barre d'outils.
- Cliquez deux fois sur la cellule de la valeur des données personnalisées, puis entrez une valeur.

7 Pour ajouter une valeur calculée, effectuez les opérations suivantes :

- Sélectionnez Calcul pour l'attribut Stockage des données et choisissez Calculs dans la barre d'outils.
- Cliquez deux fois sur la cellule de la valeur des données personnalisées puis, dans l'assistant de calcul, entrez une équation pour calculer la valeur.

**8** Pour ajouter une table de valeurs, effectuez les opérations suivantes :

- Sélectionnez Table pour l'attribut Stockage des données et choisissez Valeurs dans la barre d'outils.
- Cliquez deux fois sur la cellule de la valeur des données personnalisées pour chaque ligne de taille de composant, puis entrez une valeur de table unique.

**9** Lorsque vous avez terminé de modifier les propriétés des tailles de composant, cliquez sur OK.

---

**REMARQUE** Vous pouvez également modifier les valeurs des attributs de données personnalisés dans la page Propriétés du générateur de pièces à vues multiples. Sélectionnez une taille de composant dans l'arborescence, cliquez sur Valeur et entrez une nouvelle valeur d'attribut.

---

**10** Cliquez sur Terminer.

Le composant est enregistré et ajouté au catalogue à l'emplacement indiqué.

## Modification des composants basés sur des blocs à l'aide du générateur de contenu

Vous pouvez faire appel au générateur de contenu pour modifier un composant existant basé sur des blocs. Il est possible d'intervenir sur la famille entière de composants ou sur une taille de composant spécifique. Dès l'instant où le composant est enregistré dans un catalogue, les changements que vous apportez à l'aide du générateur de contenu sont appliqués directement aux fichiers source stockés dans le catalogue. Vous pouvez modifier le bloc modèle 3D et/ou le symbole et faire de même avec le modèle et le symbole schématique de la taille de composant. Il est possible de redéfinir une taille de composant basée sur un nouveau bloc modèle 3D et de réaffecter le symbole schématique d'une taille de composant basée sur un nouveau bloc symbolique.



---

**REMARQUE** Lorsque vous changez des tailles de composant au sein d'un catalogue de composants, vous agissez uniquement sur les tailles de composant que vous ajoutez au dessin après modification du catalogue. Les tailles de composant figurant déjà dans le dessin restent inchangées. Chaque fois que cela est possible, utilisez de préférence le générateur de contenu pour modifier des tailles de composant individuelles.

---

## Lancement du générateur de contenu en vue de la modification d'un composant basé sur des blocs


Cette procédure permet d'exécuter le générateur de contenu et d'ouvrir l'environnement de construction basé sur des blocs afin de modifier un composant.

---

**IMPORTANT** Lorsque vous définissez de nouvelles tailles de composant dans une famille de composants existante, n'oubliez pas d'ajouter les nouveaux blocs modèles 3D au fichier DWG de la famille de composants avant de lancer le générateur de contenu. Les fichiers DWG pour un composant de catalogue se trouvent dans le sous-dossier de catalogue correspondant du dossier `\ProgramData\Autodesk\MEP 2011\fra\Tool Catalogs`. Si vous souhaitez, par exemple, ajouter une nouvelle taille de composant à un climatiseur de toit à gaz, ajoutez le bloc modèle 3D à `\ProgramData\Autodesk\MEP 2011\fra\MEPContent\USI\MvParts\Mechanical\Roof Mounted AC Units`.

---

1 Cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions

MEP ► Générateur de contenu .

La boîte de dialogue Prise en main - Ecran du catalogue s'affiche.

2 Dans l'arborescence, recherchez et sélectionnez un composant basé sur des blocs.

3 Pour ajouter une nouvelle taille de composant à un composant

existant, cliquez sur .

L'environnement de construction basé sur les blocs et la boîte de dialogue Générateur de pièces à vues multiples (Ajouter une taille de composant) s'ouvrent. La procédure est la même que pour créer un composant.

---

**IMPORTANT** Les blocs modèles 3D produits pour les nouvelles tailles de composant doivent faire partie du fichier DWG de la famille de composants stocké dans le catalogue.

---

4 Pour modifier un composant, cliquez sur .

L'environnement de construction basé sur les blocs et la boîte de dialogue Générateur de pièces à vues multiples (Modifier une taille de composant) s'affichent. Cette boîte de dialogue comporte différents onglets permettant de changer uniquement ce qui vous intéresse et dans l'ordre de votre choix.

5 Pour supprimer un composant, cliquez sur .

La famille de composants sélectionnée est supprimée du catalogue de composants, fichiers de définition associés (fichiers XML, DWG et BMP) compris.

## Modification d'un composant basé sur des blocs

Au vu du développement de votre conception et de l'évolution de vos composants, il est souvent utile d'ajouter de nouvelles tailles de composant ou de modifier celles qui existent déjà à l'aide du générateur de contenu. Lorsque vous décidez d'ajouter une nouvelle taille de composant, contentez-vous de suivre les différentes étapes de l'assistant. Lorsque vous décidez de modifier une taille de composant, servez-vous de la boîte de dialogue à onglets pour indiquer précisément ce que vous souhaitez changer. Pour plus d'informations, voir [Approches pour la création des composants](#) (page 1079).

Pour chaque taille de composant, il est possible de changer le bloc modèle 3D, le symbole schématique, le comportement du composant, les blocs de visualisation, l'image d'aperçu, les connexions et les informations du jeu de propriétés. Les procédures que vous avez suivies pour créer un composant basé des blocs peuvent également servir à le modifier. Cette section décrit comment modifier un composant basé sur des blocs et donne des informations sur les procédures qui s'y rapportent.

### Modification du bloc modèle 3D et du symbole schématique

Vous pouvez changer le bloc modèle 3D d'une taille de composant individuelle. Vous êtes libre également de modifier un bloc modèle 3D existant ou de définir un nouveau bloc modèle 3D pour une ou plusieurs tailles de composant. La modification d'un bloc modèle 3D exige que vous régénériez les blocs de

visualisation de la taille de composant pour garantir l'affichage correct du composant dans un dessin. Pour plus d'informations, voir [Création d'un modèle 3D pour une pièce à vues multiples basée sur des blocs](#) (page 1267).

Il est possible également de changer le symbole schématique attribué à la taille de composant ou d'attacher un nouveau symbole schématique. Les modifications apportées au symbole schématique sont appliquées à toutes les tailles de composant de la famille de composants. Pour plus d'informations, voir [Création d'un modèle schématique 2D pour une pièce à vues multiples basée sur des blocs](#) (page 1269).

---

**REMARQUE** Avant de lancer le générateur de contenu, prenez soin d'enregistrer tous les changements dans le fichier DWG de la famille de composants (stocké dans le catalogue de composants). La modification d'un bloc modèle 3D suppose que vous changez le bloc stocké dans le fichier DWG de la famille de composants. Lorsque vous remplacez un bloc modèle 3D existant par un nouveau bloc modèle 3D, veillez à supprimer le bloc existant et à ajouter le nouveau bloc dans le fichier DWG de la famille de composants.

---

### **Modification du comportement d'un composant**

Vous pouvez changer le comportement d'un composant, c'est-à-dire la façon dont il est ajouté à un dessin (type, sous-type, identificateur de calque et méthode d'insertion). Vous pouvez, à ce titre, vous intéresser indifféremment à une ou plusieurs tailles de composant. Pour plus d'informations, voir [Définition du comportement d'une pièce à vues multiples basée sur des blocs](#) (page 1273).

---

**REMARQUE** Ne modifiez le contenu de l'onglet Comportement ou d'une page de l'assistant de composants paramétriques que si vous avez l'intention de changer le comportement de toute la famille de composants. Rappelez-vous que les modifications apportées à la famille de composants concernent toutes les tailles de ce composant.

---

### **Modification du nom de la taille du composant et des blocs de visualisation**

Vous pouvez changer le nom de la taille du composant et les blocs de visualisation utilisés pour afficher une taille de composant dans un dessin. Lorsque vous modifiez le bloc modèle 3D d'une taille de composant, il est indispensable de régénérer les blocs de visualisation en fonction du nouveau bloc modèle pour garantir un affichage correct. Il est possible de définir le même bloc de visualisation pour plusieurs directions de visualisation (avant et arrière, par exemple) en fonction de la symétrie du composant (avant et arrière, par exemple) en fonction de la symétrie du composant. Vous pouvez

également créer manuellement des blocs de visualisation individuels pour une taille de composant et les attacher en conséquence. Pour plus d'informations, voir [Affectation de noms de tailles de composant et de vues de pièce à vues multiples basée sur des blocs](#) (page 1275).

### **Modification de l'image d'aperçu**

Il est possible de changer l'image d'aperçu de la taille de composant. Cela aura pour effet de changer l'image d'aperçu de toutes les tailles de composant dans la famille de composants sélectionnée. Vous pouvez régénérer une image d'aperçu basée sur un nouveau bloc modèle 3D ou attacher une image prédéfinie. Pour plus d'informations, voir [Génération de l'aperçu d'une pièce à vues multiples basée sur des blocs](#) (page 1277).

### **Modification des connexions**

L'ajout, la suppression ou encore la modification des connexions d'une taille de composant figurent parmi les opérations que vous pouvez réaliser. Vous pouvez notamment changer la taille, le type et l'emplacement de connexion d'une taille de composant donnée ; la forme et le domaine sont, en revanche, déterminés par la connexion associée définie pour la famille de composants. Lorsque vous supprimez une connexion, vous supprimez, en fait, la connexion de toutes les tailles de composant de la famille de composants. L'inverse est vrai lorsque vous ajoutez une connexion. Pour plus d'informations, voir [Ajout de connexions à une pièce à vues multiples basée sur des blocs](#) (page 1278).

---

**IMPORTANT** La taille et la forme de chaque connexion d'une taille de composant peuvent varier. En revanche, le nombre de connexions doit être rigoureusement identique pour toutes les tailles de composant d'un composant.

---

### **Modification des informations relatives aux propriétés**

Vous pouvez changer les informations concernant les propriétés d'une taille de composant. Il est possible, en outre, d'ajouter, de supprimer et de redéfinir les propriétés personnalisées d'une taille de composant. Lorsque vous ajoutez une propriété personnalisée, vous l'ajoutez, en fait, à toutes les tailles de composant de la famille de composants. Vous pouvez modifier les valeurs des propriétés personnalisées dans le but d'améliorer les données de nomenclature pour les composants de votre dessin. Pour plus d'informations, voir [Ajout d'informations sur le jeu de propriétés à une pièce à vues multiples basée sur des blocs](#) (page 1281).

## Utilisation des groupes de paramètres personnalisés

Les paramètres personnalisés contiennent des informations complémentaires (définies par l'utilisateur) au sujet d'un composant, comme celles relatives au fabricant ou au produit, par exemple.

Si vous disposez d'un jeu de paramètres personnalisés commun à plusieurs composants, il peut être intéressant de créer les paramètres personnalisés pour un composant, d'enregistrer ces paramètres sous forme de groupe dans un fichier Microsoft® Excel®, puis de charger ce groupe chaque fois que vous avez besoin d'ajouter les mêmes paramètres à d'autres composants.

## Enregistrement des paramètres personnalisés dans des groupes

Lorsque vous enregistrez un groupe de paramètres personnalisés dans un fichier Microsoft® Excel® (XLS), vous avez la possibilité de sauvegarder à la fois les attributs et les valeurs de ces paramètres.

---

**REMARQUE** Dès que vous aurez compris comment utiliser cette fonction pour enregistrer les données des paramètres client dans un fichier XLS, vous pourrez envisager de créer les fichiers manuellement en copiant le format. Dans ce cas, veillez à utiliser exclusivement la première feuille de calcul du fichier XLS. En effet, lorsque vous ajoutez des paramètres enregistrés dans des composants, le programme lit uniquement les données figurant sur la première feuille.

---


### Pour enregistrer un jeu de paramètres personnalisés

**1** Dans le générateur de contenu, ouvrez le composant contenant les paramètres personnalisés à enregistrer.


Pour plus d'informations sur l'ajout de données personnalisées aux composants à l'aide de l'éditeur de catalogues, voir [Ajout de données personnalisées aux composants dans l'éditeur de catalogues](#) (page 1305). Pour plus d'informations sur l'ajout de données personnalisées aux composants à l'aide du générateur de contenu, voir [Tailles d'un composant paramétrique](#) (page 1118) ou [Ajout d'informations sur le jeu de propriétés à une pièce à vues multiples basée sur des blocs](#) (page 1281).

2 Selon le type de composant, effectuez l'une des opérations suivantes :

- S'il s'agit d'un composant paramétrique, dans le navigateur de composants, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Paramètres de taille et choisissez Modifier une configuration.


Cliquez ensuite sur  (Enregistrer un groupe de paramètres personnalisés) dans la boîte de dialogue Paramètres de taille.

- S'il s'agit d'un composant basé sur des blocs, dans la boîte de dialogue Générateur de pièces à vues multiples, cliquez sur l'onglet Propriétés, puis cliquez sur Modifier des propriétés.

Cliquez ensuite sur  (Enregistrer un groupe de paramètres personnalisés) dans la boîte de dialogue Editeur de propriétés.

La boîte de dialogue Enregistrer un groupe de paramètres personnalisés s'affiche. Elle répertorie tous les paramètres personnalisés ajoutés au composant actuellement ouvert.

#### Boîte de dialogue Enregistrer un groupe de paramètres personnalisés



3 Spécifiez les paramètres que vous comptez enregistrer sous forme de groupe :

Pour...	Action...
enregistrer un paramètre personnalisé	Cochez la case correspondante de la colonne Enregistrer dans le groupe. Vous pouvez également cliquer sur Tout sélectionner pour enregistrer tous les paramètres personnalisés dans le groupe.
enregistrer la valeur actuelle pour un paramètre personnalisé	Choisissez Oui pour ce paramètre dans la colonne Enregistrer la valeur(s). Cela permet d'enregistrer la valeur pour le composant actuellement ouvert.
ne pas enregistrer la valeur pour un paramètre personnalisé	Choisissez Non pour ce paramètre dans la colonne Enregistrer la valeur(s).

4 Dans la colonne Nom, spécifiez le nom de fichier et l'emplacement du fichier XLS dans lequel vous souhaitez sauvegarder le groupe de paramètres personnalisés.

**REMARQUE** Le fichier est enregistré dans un sous-dossier de groupes de paramètres MEP par défaut. Cependant, vous pouvez également rechercher un emplacement différent, par exemple, un dossier spécifique à un projet.

Si vous indiquez le nom et l'emplacement d'un fichier existant, les paramètres personnalisés contenus dans le fichier sont remplacés par vos sélections actuelles.

5 Cliquez sur OK.


## Ajout de groupes de paramètres personnalisés enregistrés à des composants

1 Créez ou ouvrez le composant auquel vous souhaitez intégrer un groupe de paramètres personnalisés enregistrés. Pour obtenir de l'aide sur cette étape, voir [Utilisation des composants](#)


[paramétriques](#) (page 1089) ou [Utilisation des composants basés sur des blocs](#) (page 1247).

2 Selon le type de composant, effectuez l'une des opérations suivantes :

- S'il s'agit d'un composant paramétrique, dans le navigateur de composants, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Paramètres de taille et choisissez Modifier une configuration.

Cliquez ensuite sur  (Insérer un groupe de paramètres personnalisés) dans la boîte de dialogue Paramètres de taille.

- S'il s'agit d'un composant basé sur des blocs, dans la boîte de dialogue Générateur de pièces à vues multiples, cliquez sur l'onglet Propriétés, puis cliquez sur Modifier des propriétés.

Cliquez ensuite sur  (Insérer un groupe de paramètres personnalisés) dans la boîte de dialogue Editeur de propriétés.

3 Dans la boîte de dialogue Ouvrir, sélectionnez le fichier Microsoft® Excel® (XLS) contenant le groupe de paramètres personnalisés.

4 Cliquez sur Ouvrir.

Le programme ajoute les paramètres personnalisés du fichier sélectionné dans le composant. Si le composant possède déjà un paramètre portant le même nom qu'un des paramètres du fichier, ce dernier n'est pas ajouté au composant.

Si le fichier contient des valeurs enregistrées pour les paramètres, celles-ci sont également intégrées au composant.


## Test des composants créés avec le générateur de contenu

Il est important de tester chaque taille de composant avant de les utiliser dans vos dessins. Vous devez vérifier le point d'insertion, toutes les représentations d'affichage et chacune des connexions. Si les résultats obtenus ne sont pas ceux que vous escomptiez, modifiez les tailles de composant appropriées et recommencez le test. Même si la procédure de test est parfois fastidieuse, il est important de ne pas négliger cette phase et de suivre la procédure indiquée ici pour s'assurer que vos tailles de composant fonctionnent correctement dans AutoCAD MEP.



## Test des représentations d'affichage d'un composant

Selon que vous testiez les tailles de composant dans un dessin commencé à partir de zéro ou basé sur un gabarit, vous devez procéder de l'une ou l'autre des façons suivantes pour vérifier si les représentations d'affichage sont correctes : en faisant défiler les différentes configurations d'affichage dans une fenêtre ou en passant en revue les divers onglets de présentation dans un gabarit. Les représentations présentées dans l'onglet Modèle doivent être similaires aux suivantes lorsque vous faites défiler les configurations d'affichage pour la fenêtre.



---

**CONSEIL** Pour changer rapidement la configuration d'affichage pour une fenêtre, faites votre choix dans la liste affichée dans le coin inférieur droit en dessous de la zone de dessin.

---

## Test des connexions d'un composant

Il est essentiel de tester chaque connexion pour vérifier si la connexion de la taille de composant avec les autres objets Building Systems s'effectue de façon intelligente. Les connexions sont représentées comme des objets graphiques matérialisant la taille, la forme et l'emplacement des points de connexion sur une taille de composant dans votre dessin. Si les positions de connexion ont été attribuées correctement, elles doivent correspondre à la géométrie du bloc modèle de la taille de composant. Dans le cas inverse, les connexions risquent d'apparaître comme des objets graphiques flottant dans l'espace. Pour vérifier la position de connexion de chaque connexion, effectuez un accrochage à l'emplacement approprié et raccordez un segment. Vous devez ainsi obtenir une connexion correcte et être en mesure de continuer le dessin de la conduite.

Il est important également de tester les vecteurs de direction de la connexion. Pour ce faire, il suffit de raccorder un objet Building Systems à chaque connexion de composant pour chaque taille de composant rapport, puis de dessiner une conduite. Assurez-vous que la direction par défaut de la boussole permet de disposer les objets Building Systems dans le sens qui convient à distance de la taille de composant.

## Test de l'orientation des blocs de visualisation d'un composant

Après avoir affecté chaque bloc de visualisation pour une taille de composant, prenez soin de vérifier si le composant s'affiche correctement pour chaque vue. Une fois les blocs de visualisation générés, vous ajoutez votre composant à un dessin basé sur le gabarit AutoCAD MEP, puis passez en revue le contenu des onglets de présentation pour vérifier si l'affichage du composant est correct. Cependant, si vous avez créé les blocs de visualisation à partir de zéro et les avez enregistrés en tant que blocs AutoCAD®, il est nécessaire de suivre une autre méthode pour s'assurer qu'ils sont affichés correctement. A l'aide de la vue isométrique S-O, insérez chaque bloc de visualisation au point d'insertion 0,0,0 dans le SCG. Chaque bloc de visualisation doit s'aligner par rapport au côté respectif du bloc modèle de la façon suivante :

<b>Le...</b>	<b>s'aligne sur...</b>	<b>dans le...</b>
bloc de visualisation de la vue de dessus	le côté supérieur du bloc modèle	plan XY.
bloc de visualisation de la vue de dessous	le côté inférieur du bloc modèle	plan XY.
bloc de visualisation de la vue de face	le côté avant du bloc modèle	plan XZ.
bloc de visualisation de la vue arrière	l'arrière du bloc modèle	plan XZ.
bloc de visualisation de la vue de gauche	le côté gauche du bloc modèle	plan YZ.
bloc de visualisation de la vue de droite	le côté droit du bloc modèle	plan YZ.

# Personnalisation des catalogues

# 15

Les [catalogues de composants par défaut](#) fournis avec AutoCAD MEP constituent une large gamme de composants utilisés dans les principaux secteurs industriels.

L'éditeur de catalogues est un utilitaire autonome offrant des possibilités de navigation comparables à celles de l'Explorateur Windows®. Il constitue un point d'accès central permettant de consulter et d'utiliser les catalogues de composants par défaut et de créer de nouveaux catalogues. L'éditeur de catalogues permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Créer un catalogue à partir d'un catalogue existant
- Créer intégralement un catalogue
- Réorganiser un catalogue de composants en renommant les chapitres et en déplaçant les composants
- Consulter les composants disponibles
- Créer un composant à partir d'un composant existant
- Ajouter des tailles de composant
- Ajouter des propriétés de composant personnalisées
- Déplacer des données de composant d'un catalogue à l'autre par copier/coller ou par glisser/déposer
- Modifier les données des composants dans Microsoft® Excel

L'éditeur de catalogues offre les possibilités de création et de modification de catalogues de composants nécessaires à la réalisation des objectifs de vos projets et de votre entreprise. L'éditeur de catalogues est un utilitaire autonome ; vous pouvez donc également y accéder indépendamment d'AutoCAD MEP.

---


**REMARQUE** Pour créer intégralement des composants, utilisez le [générateur de contenu](#).

---

## A propos de l'éditeur de catalogues

L'interface utilisateur de l'éditeur de catalogues est composée de deux volets redimensionnables (le volet de navigation et le volet de détails), d'une barre de menus, d'une barre d'outils et d'une fenêtre d'image d'aperçu.

### Exemple d'éditeur de catalogue



### Volet de navigation

Dans la partie gauche de la fenêtre, le volet de navigation présente le catalogue ouvert sous forme de structure arborescente, que vous pouvez explorer en développant ou en réduisant les différents chapitres.

Dans cette vue arborescente, vous pouvez ajouter, supprimer, copier, coller et enregistrer des données de composant. La partie droite de la fenêtre, qui correspond au volet de détails, affiche des informations concernant les éléments sélectionnés dans le volet de navigation. Pour plus d'informations sur la

structure d'un catalogue de composants, voir [Stockage et référence des composants de catalogue](#) (page 125).

### Volet de détails

Le volet droit de l'éditeur de catalogues affiche un tableau contenant les données du composant sélectionné dans le volet de navigation. Ce tableau regroupe les données sous forme primaire, c'est-à-dire sous forme non compilée. Chaque colonne correspond à un paramètre donné permettant de définir un aspect du composant. Chaque ligne correspond à une description d'attribut ou à une valeur unique du paramètre correspondant. Pour plus de lisibilité, les différents types de données de composant sont représentés par différentes couleurs d'arrière-plan.

Les attributs de paramètre déterminent l'utilisation des valeurs de paramètre dans la définition du composant. Par exemple, les attributs de paramètre définissent le type et les unités de dimension des valeurs de paramètre.

### Fenêtre d'image d'aperçu

Dans le coin inférieur gauche de l'éditeur de catalogues, la fenêtre d'image d'aperçu affiche le composant sous forme d'image en trois dimensions. Les paramètres définissant le composant apparaissent sous forme de cotes.

### Barre de menus et barre d'outils

La barre de menus et la barre d'outils situées dans la partie supérieure de l'éditeur de catalogues permettent d'accéder rapidement aux options. Si vous placez le périphérique de pointage sur une icône de la barre d'outils, une info-bulle s'affiche et décrit l'option associée à cette icône.

## Ouverture de l'éditeur de catalogues


Vous pouvez accéder à l'éditeur de catalogues à partir d'AutoCAD MEP ou de manière autonome.

---

**RUBRIQUES CONNEXES** Pour plus d'informations sur l'éditeur de catalogue, voir [A propos de l'éditeur de catalogues](#) (page 1296).

---

### Pour ouvrir l'éditeur de catalogues à partir d'AutoCAD MEP :

- Cliquez sur l'onglet **Gérer** ➤ le groupe de fonctions **Contenu MEP** ➤ **Editeur de catalogue** .

**Pour ouvrir l'éditeur de catalogues indépendamment d'AutoCAD MEP :**


- 1 Sur le bureau de l'ordinateur, cliquez sur Poste de travail.
- 2 Accédez au dossier \Program Files\AutoCAD MEP 2011.
- 3 Cliquez deux fois sur AecbCatalogEditor.exe.

---

**REMARQUE** Pour fermer l'éditeur de catalogues, cliquez sur le menu Fichier, puis choisissez l'option Quitter ou cliquez sur la croix (X) située à l'extrémité droite de la barre de titre.

---

## Ouverture d'un catalogue de composants dans l'éditeur de catalogues

- 1 Ouvrez l'éditeur de catalogues.
- 2 Dans l'éditeur de catalogue, cliquez sur  . Vous pouvez aussi cliquer sur le menu Fichier ► Ouvrir.
- 3 Dans le dossier \ProgramData\Autodesk\MEP 2011\fra\Tool Catalogs, cliquez deux fois sur un dossier de catalogue, puis cliquez deux fois sur le fichier APC (Autodesk product catalog) afin de l'ouvrir.

## Personnalisation des catalogues dans l'éditeur de catalogues

L'éditeur de catalogues permet de modifier les données de composant dans la vue arborescente et dans le tableau comme dans une feuille de calcul.

---

**IMPORTANT** Les modifications apportées peuvent être annulées par la suite. Pour cela, cliquez sur le menu Edition, puis choisissez l'option Annuler ; les données d'origine sont alors restaurées.

---

Pour accéder aux options de modification, cliquez avec le bouton droit de la souris sur les catalogues, les chapitres ou les familles de composants de la vue arborescente ou sur les lignes, les colonnes ou les cellules du tableau. Ces options sont également accessibles à partir du menu Edition. Vous pouvez en outre couper, copier et coller des données à l'aide des raccourcis clavier standard :

- **CTRL+X** : Couper

- **CTRL+C** : Copier
- **CTRL+V** : Coller

Pour déplacer ou copier un chapitre ou une famille de composants vers un autre chapitre ou un autre catalogue, vous pouvez également effectuer un glisser-déposer.

---

**REMARQUE** Vous pouvez copier et coller ou faire glisser et déposer des chapitres ou des familles de composants d'un catalogue à l'autre lorsque plusieurs sessions de l'éditeur de catalogues sont ouvertes.

---

## Utilisation des données de composant dans la vue arborescente

Lorsque vous manipulez des données de composant dans la vue arborescente de l'éditeur de catalogues, les fonctionnalités disponibles dépendent du type de données de composant sélectionné.

Vous pouvez couper, copier, coller, renommer et déplacer les chapitres et les familles de composants affichés. Vous pouvez également insérer de nouveaux chapitres et copier/coller des données de composant d'un catalogue à l'autre. Si vous copiez et collez un chapitre, l'éditeur de catalogues inclut l'ensemble du chapitre, y compris les familles de composants. Vous pouvez ensuite renommer le chapitre ou la famille de composants ou accepter le nom prédéfini (par défaut).

### Catalogue

Lorsque vous sélectionnez un catalogue de composants dans la vue arborescente, vous pouvez :

- Insérer un chapitre
- Renommer la description du catalogue de composants

### Chapitre

Lorsque vous sélectionnez un chapitre dans la vue arborescente, vous pouvez :

- Insérer un chapitre
- Renommer le chapitre

- Couper, copier et coller le chapitre
- Supprimer le chapitre

### **Famille de composants**

Lorsque vous sélectionnez une famille de composants dans la vue arborescente, vous pouvez :

- Couper, copier et coller la famille de composants
- Renommer la famille de composants
- Supprimer la famille de composants

### **Tailles de composant**

Lorsque vous sélectionnez un type de composant dans la vue arborescente, vous pouvez modifier les valeurs de taille de composant affichées dans l'onglet Contenu du volet droit. Vous pouvez :

- Couper, copier et coller les valeurs de taille de composant
- Modifier les valeurs de taille de composant
- Ajouter et supprimer des valeurs de taille de composant

### **Type de stockage**

Lorsque vous sélectionnez un type de stockage (Table de base, Listes des constantes, Constantes, Calculs) dans la vue arborescente, vous pouvez :

- Insérer une colonne de données personnalisée
- Insérer une ligne de valeur de composant dans une table de base

## **Utilisation des données de composant dans le tableau**

Lorsque vous manipulez des données de composant dans le tableau de l'éditeur de catalogues, les fonctionnalités disponibles dépendent du type de composant type et du type de stockage des données de composant.

Vous pouvez couper, copier et coller des données de composant d'un paramètre à l'autre et insérer ou supprimer des colonnes de paramètre. Vous pouvez également modifier et supprimer des lignes de valeur de paramètre et modifier



un certain nombre de cellules d'attribut de paramètre. Pour plus d'informations sur les types de stockage, voir [Tailles de composant](#) (page 127).

### **Table de base**

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes sur les données de composant stockées dans une table de base :

- Modifier le nom, la description, les unités, le type de données et la visibilité des cellules d'attribut des colonnes de données personnalisées
- Copier, coller et modifier les cellules de valeur
- Copier, coller et supprimer les lignes de valeur
- Insérer des lignes de valeur définies intégralement ou à partir de données copiées
- Insérer des colonnes de données personnalisées définies intégralement ou à partir de données copiées
- Couper, copier et supprimer des colonnes de données personnalisées

### **Listes de constantes**

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes sur les données de composant stockées dans les listes de constantes :

- Modifier le nom, la description, les unités, le type de données et la visibilité des cellules d'attribut des colonnes de données personnalisées
- Copier, coller et modifier les cellules de valeur
- Insérer des colonnes de données personnalisées définies intégralement ou à partir de données copiées
- Couper, copier et supprimer des colonnes de données personnalisées

### **Constantes**

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes sur les données de composant stockées en tant que constantes :

- Modifier le nom, la description, les unités, le type de données et la visibilité des cellules d'attribut des colonnes de données personnalisées
- Copier, coller et modifier les cellules de valeur

- Copier la ligne de valeur
- Insérer des colonnes de données personnalisées définies intégralement ou à partir de données copiées
- Couper, copier et supprimer des colonnes de données personnalisées

### Calculs

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes sur les données de composant stockées en tant que calculs :

- Modifier le nom, la description, les unités, le type de données et la visibilité des cellules d'attribut des colonnes de données personnalisées
- Copier, coller et modifier les cellules de valeur
- Copier la ligne de valeur
- Insérer des colonnes de données personnalisées définies intégralement ou à partir de données copiées
- Couper, copier et supprimer des colonnes de données personnalisées

---

**IMPORTANT** Les formules de calcul requièrent une attention et une maîtrise particulières. En effet, pour être valide, une formule ne doit comporter aucune erreur de syntaxe, ni de paramètres. Les formules sont calculées dans l'ordre d'apparition des paramètres dans le tableau, de gauche à droite. La valeur obtenue à partir du calcul peut dès lors être utilisée dans une formule ultérieure.

---

## Création de composants dans l'éditeur de catalogues

L'éditeur de catalogues permet de créer de nouveaux composants. Pour ce faire, vous devez copier un composant existant et modifier les paramètres correspondants. Pour créer intégralement un composant, vous devez utiliser le [générateur de contenu](#).

### Pour créer un composant dans l'éditeur de catalogues

- 1 Si nécessaire, [ouvrez l'éditeur de catalogues](#), puis [ouvrez le catalogue de composants](#).
- 2 Dans la vue arborescente, recherchez et sélectionnez un nom de famille de composants similaire à celui du composant que vous

souhaitez créer, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez l'option Copier.

- 3 Sélectionnez le chapitre auquel vous souhaitez ajouter le nouveau composant, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez l'option Coller.

Une copie de la famille de composants sélectionnée est ajoutée.


---

**REMARQUE** Vous pouvez également faire glisser et déposer des composants d'un chapitre à l'autre.

---

- 4 Pour renommer la nouvelle famille de composants, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de la famille de composants que vous venez de copier, choisissez Renommer, saisissez un nom et un texte de description unique, puis appuyez sur la touche *ENTREE*.

- 5 Dans le tableau, ajoutez ou modifiez des valeurs de paramètre de taille, ou ajoutez des données personnalisées si nécessaire. Pour plus d'informations, voir [Ajout de tailles de composant dans l'éditeur de catalogues](#) (page 1303) ou [Ajout de données personnalisées aux composants dans l'éditeur de catalogues](#) (page 1305).

- 6 Dans l'éditeur de catalogue, cliquez sur . Vous pouvez aussi cliquer sur le menu Fichier ► Enregistrer.

Le nouveau composant est validé et le catalogue est régénéré.

---

**REMARQUE** Pour accéder au nouveau composant lors de la sélection d'un composant, vous devez charger le catalogue de composants modifié dans le dessin. Pour plus d'informations, voir [Spécification des emplacements des catalogues de composants et des contenus basés sur des styles](#) (page 106).

---

## Ajout de tailles de composant dans l'éditeur de catalogues

Cette procédure permet d'ajouter une taille à un composant (par exemple, un segment de gaine, de tuyau, de chemin de câbles ou de tube IRO). Vous pouvez ajouter des valeurs de paramètre de taille à une table de base ou aux listes de constantes. Pour plus d'informations sur les types de stockage, voir [Tailles de composant](#) (page 127).

---

**IMPORTANT** Pour ajouter une taille à une pièce à vues multiples (par exemple, un équipement), utilisez l'assistant de composants paramétriques ou le générateur de contenu. Le générateur de contenu permet également d'ajouter des tailles aux raccords. Pour plus d'informations, voir [Personnalisation de contenu basé sur un catalogue](#) (page 1075).

---

#### Pour ajouter une taille à un composant dans l'éditeur de catalogues

- 1 Si nécessaire, [ouvrez l'éditeur de catalogues](#), puis [ouvrez le catalogue de composants](#).
- 2 Dans la vue arborescente, recherchez le composant à modifier et qui n'est pas une pièce à vues multiples, puis développez la famille de composants de manière à afficher les types de stockage.
- 3 Sélectionnez le type de stockage du paramètre de composant auquel vous souhaitez ajouter une taille.
- 4 Dans le tableau, ajoutez une valeur de paramètre :

Pour ajouter une taille à...	cliquez avec le bouton droit de la souris sur...
un paramètre de table de base	une ligne de valeur, puis choisissez Insérer ► Ligne. Une nouvelle ligne de valeur est insérée au-dessus de la ligne de valeur sélectionnée.
un paramètre de listes de constantes	une cellule de valeur de la colonne de paramètre souhaitée, puis choisissez Insérer ► Cellule. Une nouvelle cellule de valeur est insérée au-dessus de la cellule de valeur sélectionnée.


---

**REMARQUE** Vous pouvez également modifier les valeurs de paramètre de taille, y compris les formules de calcul. Pour modifier une valeur de constante ou un calcul, cliquez sur la cellule de valeur de paramètre correspondante dans le tableau et modifiez la valeur.

L'ajout d'une taille peut être annulé par la suite. Pour cela, cliquez sur le menu Edition, puis choisissez l'option Annuler ; la nouvelle taille est alors supprimée.

---

5 Cliquez sur la nouvelle cellule de valeur de paramètre et saisissez une taille.

6 Dans l'éditeur de catalogue, cliquez sur . Vous pouvez aussi cliquer sur le menu Fichier ► Enregistrer.

Le nouveau composant est validé et le catalogue est régénéré.

Le composant est validé et le catalogue est régénéré.

---

**REMARQUE** Pour accéder à la nouvelle taille de composant lors de la sélection d'un composant, vous devez charger le catalogue de composants modifié dans le dessin. Pour plus d'informations, voir [Spécification des emplacements des catalogues de composants et des contenus basés sur des styles](#) (page 106).

---

## Ajout de données personnalisées aux composants dans l'éditeur de catalogues

Les données personnalisées correspondent à un paramètre unique défini par l'utilisateur permettant de personnaliser les composants. Elles s'utilisent notamment lorsque vous souhaitez développer les données de nomenclature d'un composant ou accéder à des valeurs supplémentaires à utiliser dans les calculs d'ingénierie.

Avant d'ajouter des données personnalisées, vous devez déterminer le type de stockage à leur associer, suivant le caractère unique de ces données.

---

**Si les données personnalisées... alors ajoutez-les au...**

---

correspondent à une valeur qui varie en fonction des autres paramètres de taille de composant (par exemple, le matériau)	type de stockage Table de base.
--	---------------------------------

---

correspondent à une liste de valeurs du composant (par exemple, des cotes de taille)	type de stockage Listes de constantes.
--	--

---

correspondent à une valeur unique constante pour l'ensemble des tailles de composant (par exemple, le fabricant)	type de stockage Constantes.
--	------------------------------

---

---

**Si les données personnalisées... alors ajoutez-les au...**

---

correspondent à une valeur calculée type de stockage Calculs.  
pour l'ensemble des tailles de composant (par exemple, des cotes de taille variables en fonction d'autres cotes constantes)

---

Pour plus d'informations sur les types de stockage, voir [Tailles de composant](#) (page 127).


**Pour ajouter des données personnalisées à un composant dans l'éditeur de catalogues**

- 1 Si nécessaire, [ouvrez l'éditeur de catalogues](#), puis [ouvrez le catalogue de composants](#).
- 2 Dans la vue arborescente, recherchez le composant auquel vous souhaitez ajouter des données personnalisées, puis développez la famille de composants de manière à afficher les types de stockage.
- 3 Sélectionnez le type de stockage du paramètre de données personnalisées.
- 4 Dans le tableau, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une cellule, puis cliquez sur Insérer ► Colonne.  
Une nouvelle colonne de données personnalisées est insérée à gauche de la cellule sélectionnée.

---

**REMARQUE** L'ajout d'une colonne de données personnalisées peut être annulé par la suite. Pour cela, cliquez sur le menu Edition, puis choisissez l'option Annuler ; le paramètre de données personnalisées est alors supprimé.

---

- 5 Renseignez les champs Nom et Description, puis sélectionnez une valeur pour les champs Unités, Type de données et Visible afin de définir les lignes d'attribut du paramètre.
- 6 Saisissez les valeurs correspondant à une ou plusieurs lignes afin de définir les données personnalisées, suivant le type de stockage du paramètre.
- 7 Dans l'éditeur de catalogue, cliquez sur . Vous pouvez aussi cliquer sur le menu Fichier ► Enregistrer.  
Le nouveau composant est validé et le catalogue est régénéré.  
Le composant est validé et le catalogue est régénéré.

## Création de catalogues de composants dans l'éditeur de catalogues

L'éditeur de catalogues permet de créer des catalogues de composants personnalisés. Les catalogues de composants personnalisés peuvent par exemple être associés à une société donnée ou à un projet particulier. Ils permettent également de limiter le nombre de composants disponibles lors de la sélection de composants. La création de catalogues de composants doit être effectuée par un responsable CAO ou par un utilisateur possédant une expérience suffisante de l'éditeur de catalogues.

Pour simplifier l'opération et garantir la validité des composants créés, copiez les composants d'un catalogue existant dans le nouveau catalogue, puis modifiez les données correspondantes.


---

**IMPORTANT** Pour faciliter la mise à niveau vers une nouvelle version de AutoCAD MEP, ajoutez tous vos composants personnalisés à des catalogues personnalisés et non aux catalogues fournis avec le logiciel. Cela vous permet ainsi, lors de la mise à niveau, de déplacer en une seule fois l'ensemble du contenu de vos catalogues personnalisés vers les dossiers de catalogue de la nouvelle version (où sont également stockées les nouvelles versions des catalogues fournis avec le logiciel). Vous pouvez utiliser les deux types de catalogues au cours du positionnement si vous spécifiez plusieurs catalogues pour un domaine, comme décrit à la section [Spécification des emplacements des catalogues de composants et des contenus basés sur des styles](#) (page 106).

---

### Pour créer un catalogue dans l'éditeur de catalogues

1 Si nécessaire, [ouvrez l'éditeur de catalogues](#).

2 Dans l'éditeur de catalogue, cliquez sur  (Nouveau catalogue) dans la barre d'outils. Vous pouvez aussi cliquer sur le menu Fichier ► Nouveau.

3 Dans la boîte de dialogue Nouveau catalogue, définissez le nouveau catalogue de composants :

Élément à définir...	Action...
type de domaine du catalogue	Sélectionnez un domaine dans le champ Domaine.

---

Élément à définir...	Action...
nom du catalogue	Entrez une valeur dans le champ Nom du catalogue. Le nom de catalogue spécifié correspond au nom du fichier APC (Autodesk product catalog) auquel vous accédez à partir de l'onglet Catalogues MEP de la boîte de dialogue Options lors du chargement du catalogue dans un dessin.
description du catalogue	Entrez une valeur dans le champ Description du catalogue.
emplacement du catalogue	Recherchez et sélectionnez le dossier correspondant à l'emplacement du catalogue dans le champ Répertoire racine du catalogue.


4 Cliquez sur OK.

5 Personnalisez le catalogue :

Action	Opération à effectuer dans la vue arborescente
Ajout d'un chapitre	Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le catalogue ou le chapitre, choisissez Insérer ► Chapitre, saisissez le nom du chapitre, puis appuyez sur la touche <i>Entrée</i> .
Copie d'un chapitre ou d'un composant	Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le chapitre ou le composant à copier, choisissez Copier, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un autre chapitre, puis choisissez Coller. Vous pouvez également copier et coller des chapitres et des composants d'un catalogue de composants à l'autre lorsque plusieurs sessions de l'éditeur de catalogues sont ouvertes. Si vous copiez et collez un chapitre, l'éditeur de catalogues inclut l'ensemble



Action	Opération à effectuer dans la vue arborescente
	du chapitre, y compris les familles de composants.
Déplacement d'un chapitre ou d'un composant	Cliquez avec le bouton droit de la souris sur chapitre ou le composant à copier, choisissez Couper, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un autre chapitre, puis choisissez Coller. Vous pouvez également couper et coller des chapitres et des composants d'un catalogue de composants à l'autre lorsque plusieurs sessions de l'éditeur de catalogues sont ouvertes.
Suppression d'un chapitre	Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un chapitre, puis choisissez l'option Supprimer.
Suppression d'un composant	Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une famille de composants, puis choisissez l'option Supprimer.
Modification du nom d'un chapitre ou d'un composant	Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le chapitre ou la famille de composants à renommer, choisissez l'option Renommer, entrez le nouveau nom, puis appuyez sur la touche <i>Entrée</i> .
<b>CONSEIL</b> Ces options sont également accessibles depuis les menus et la barre d'outils.	

6 Dans l'éditeur de catalogue, cliquez sur . Vous pouvez aussi cliquer sur le menu Fichier ► Enregistrer.

Le nouveau composant est validé et le catalogue est régénéré.

Lorsque vous enregistrez le catalogue, tous les composants de la structure sont validés et le catalogue est régénéré suite à la mise à jour du fichier APC. Pour utiliser un catalogue de composants dans AutoCAD MEP celui-ci doit avoir été régénéré correctement.

## Utilisation des données de composant dans Excel

Vous pouvez copier et coller des données de composant depuis l'éditeur de catalogues vers Microsoft® Excel. Dans l'éditeur de catalogues, cliquez sur une cellule avec le bouton droit de la souris. Cliquez ensuite sur Couper ou Copier, puis collez les données du composant dans Excel pour des manipulations supplémentaires, pour une utilisation dans les nomenclatures de composants ou pour réaliser des calculs d'ingénierie. Vous pouvez également couper ou copier des données de composant depuis Excel et les coller dans l'éditeur de catalogues. Les données de composants peuvent être sélectionnées par lignes, par colonnes ou par cellules individuelles en déplaçant le curseur sur la sélection souhaitée.

Lorsque vous copiez des données de composant de l'éditeur de catalogues vers Excel, la ou les valeurs de paramètre sélectionnées sont collées dans des lignes respectant l'ordre d'origine dans la feuille de calcul Excel. Lorsque vous copiez des données de composant depuis Excel vers l'éditeur de catalogues, les valeurs sélectionnées dans la feuille de calcul sont collées dans les cellules appropriées, en fonction du type de données.

---

**AVERTISSEMENT** Si les valeurs de paramètre copiées depuis Excel ne sont pas correctement collées dans l'éditeur de catalogues, les valeurs contenues dans les cellules sont définies sur le type de données par défaut. Les valeurs de type par défaut sont les suivantes : Entier = 0, Double = 0,00 et Booléen = Faux. Parfois, l'éditeur de catalogues tente de convertir les valeurs copiées (par exemple, conversion d'un nombre réel en chaîne).

---

## Validation et régénération de catalogues de composants

Il est important de valider les composants de vos catalogues, car cela permet de s'assurer qu'ils fonctionnent correctement dans AutoCAD MEP et que les données de catalogue les plus récentes sont utilisées dans vos conceptions d'ingénierie. Si vous modifiez un catalogue de composant, il est recommandé de valider et de régénérer les catalogues de composants pour garantir leur actualité. Pour utiliser un catalogue de composants, celui-ci doit avoir été régénéré. De même, lors de la sélection des composants, seuls les composants validés sont accessibles.

Les outils de contenu ([générateur de contenu](#) (page 1083) et [éditeur de catalogues](#) (page 1296)) permettent de valider et de régénérer le catalogue de composants utilisé lors de l'enregistrement d'un composant ou d'un catalogue de

composants. En revanche, il peut s'avérer préférable de ne pas valider et régénérer les catalogues de composants envoyés par d'autres utilisateurs ou migrés à partir de versions précédentes d'AutoCAD MEP.

## Validation des composants dans un catalogue

Vous validez les composants que vous avez modifiés ou ajoutés à un catalogue de composants. Seuls les composants validés sont disponibles lors de la sélection de composants.

### Pour valider les composants dans un catalogue

**1** Vérifiez que le catalogue modifié est l'un des catalogues spécifiés dans l'onglet Catalogues MEP de la boîte de dialogue Options.

Seuls les catalogues spécifiés dans cet onglet sont chargés dans le dessin. Ce sont dès lors également les seuls à pouvoir être validés. Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Spécification des emplacements des catalogues de composants et des contenus basés sur des styles](#) (page 106).

**2** Dans AutoCAD MEP, cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Contenu MEP ►  ► Tester le catalogue .

**3** Notez l'invite sur la ligne de commande AutoCAD MEP : Test du catalogue [Chemin de câbles/tUbe IRO/Gaine/Piècevuesmultiples/Tuyau/tOut].

**4** Indiquez les catalogues à valider :

Élément à valider	Action
Tous les catalogues	entrez <b>o</b> (tOut), puis appuyez sur la touche <i>ENTREE</i> .
Catalogues spécifiés pour un domaine en particulier (par exemple, les gaines ou les pièces à	Saisissez la ou les lettres appropriées, puis appuyez sur la touche <i>ENTREE</i> . Par exemple, pour valider les catalogues spécifiés pour les gaines, tapez <b>G</b> .

---

Élément à valider	Action
-------------------	--------

---

vues multiples)

---

Lors du processus de validation, le logiciel passe en revue la structure du catalogue et valide les tailles de composant en vérifiant que les informations de taille de composant sont disponibles. Par exemple, la présence des paramètres de [tolérance angulaire de mise en oeuvre](#) (page 450) et de [longueur d'insertion de connexion](#) (page 449) est vérifiée. Le contenu de tube IRO incluant la propriété de taille nominale est également vérifié. Tout contenu sans taille nominale est refusé.

Une fois le test terminé, une boîte de dialogue affiche les résultats. Comme indiqué sur cette boîte de dialogue, vous pouvez consulter les résultats complets du test en ouvrant le fichier `Catalog_Validation_Summary.htm` du répertoire `Validate`, situé dans le même répertoire que le catalogue de composants Autodesk (fichier `APC`).

- 5 Cliquez sur OK, puis appuyez sur la touche *ENTREE* pour mettre fin à la commande.

Si des erreurs sont détectées, vous pouvez les corriger en ouvrant le catalogue dans l'éditeur de catalogues, en recherchant le composant problématique, puis en modifiant les données correspondantes. Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Personnalisation des catalogues dans l'éditeur de catalogues](#) (page 1298).

## Régénération d'un catalogue de composants

Il est conseillé de régénérer un catalogue de composants s'il a été modifié. La régénération d'un catalogue de composants met à jour le fichier `APC` (Autodesk part catalog). Pour utiliser un catalogue de composants dans AutoCAD MEP, celui-ci doit avoir été mis à jour (régénéré).

### Pour régénérer un catalogue de composants

- 1 Vérifiez que le catalogue modifié est l'un des catalogues de composants spécifiés dans l'onglet `Catalogues MEP` de la boîte de dialogue `Options`.

Seuls les catalogues spécifiés dans cet onglet sont chargés dans le dessin. Ce sont dès lors également les seuls à pouvoir être

régénérés. Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Spécification des emplacements des catalogues de composants et des contenus basés sur des styles](#) (page 106).

2 Dans AutoCAD MEP, cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Contenu MEP ►  ► Régénérer le catalogue .

3 Notez l'invite sur la ligne de commande AutoCAD MEP :

Régénération du catalogue [Chemin de câbles/tUbe IRO/Gaine/Piècevuesmultiples/Tuyau/tOut].

4 Indiquez les catalogues à régénérer :

Élément à régénérer	Procédure
Tous les catalogues	entrez <b>o</b> (tOut), puis appuyez sur la touche <i>ENTREE</i> .
Catalogues spécifiés pour un domaine en particulier (par exemple, les gaines ou les pièces à vues multiples)	Saisissez la ou les lettres appropriées, puis appuyez sur la touche <i>ENTREE</i> . Par exemple, pour régénérer les catalogues spécifiés pour les gaines, tapez <b>G</b> .

Lors du processus de régénération, les catalogues sont mis à jour de manière à refléter les ajouts et suppressions de tailles de composant.

**REMARQUE** Si plusieurs catalogues sont spécifiés pour un domaine dans la boîte de dialogue Options, ils sont tous régénérés dans l'ordre dans lequel ils apparaissent sur la boîte de dialogue.

Une fois la régénération terminée, une boîte de dialogue affiche les résultats. Comme indiqué sur cette boîte de dialogue, vous pouvez consulter les résultats complets de la régénération en ouvrant le fichier `Catalog_Regen_Summary.txt` du répertoire `Validate`, situé dans le même répertoire que le catalogue de composants Autodesk (fichier APC). La consultation de ce fichier

texte permet notamment de vérifier l'ajout ou la suppression d'un composant spécifique dans un catalogue.

- 5 Cliquez sur OK, puis appuyez sur la touche *ENTREE* pour mettre fin à la commande.

S'il manque des tailles de composants ou si des tailles de composant n'ont pas été supprimées, effectuez les modifications nécessaires dans l'éditeur de catalogues. Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Personnalisation des catalogues dans l'éditeur de catalogues](#) (page 1298).

## Migration de catalogue de composants

Vous pouvez migrer des catalogues de composants dans un domaine particulier. En effet, cette fonctionnalité vous permet de mettre à niveau la version et les informations de paramètres de catalogues existants, vous assurant ainsi d'utiliser les données de catalogue les plus récentes.

- 1 Dans AutoCAD MEP, cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Contenu MEP ►  ► Migrer le catalogue .

---

**REMARQUE** Vous pouvez aussi taper *CatalogMigrate* sur la ligne de commande.

---

- 2 Notez l'invite sur la ligne de commande AutoCAD MEP : *Migration du catalogue [Chemin de câbles/tUbe IRO/Gaine/Piècevuesmultiples/Tuyau/tOut]*.



- 3 Spécifiez les catalogues à migrer, comme suit :

Pour migrer	Procédure
Tous les catalogues	entrez <b>o</b> (tOut), puis appuyez sur la touche <i>ENTREE</i> .
Catalogues spécifiés pour un domaine en particulier (par exemple, les tuyaux, les gaines, ou	Saisissez la ou les lettres appropriées, puis appuyez sur la touche <i>ENTREE</i> . Par exemple, tapez <b>t</b> pour régénérer les catalogues spécifiés pour les tuyaux.

Pour migrer	Procédure
les pièces à vues multiples)	<p>Une barre de progression indique le nombre de composants, leur total, ainsi que le catalogue en cours de mise à niveau. Cette commande met à jour le numéro de version et intègre également les modifications des connexions dans le domaine sélectionné, par exemple, la <a href="#">longueur d'insertion de connexion</a> (page 449), la <a href="#">tolérance angulaire de mise en oeuvre</a> (page 450) et la taille nominale.</p> <p>Une fois la mise à niveau terminée, un rapport résume les résultats, incluant le nombre d'erreurs, une liste des composants affectés et un lien vers le fichier de résultats. Ce rapport comporte également un lien vers un fichier contenant ces informations.</p> <p>4 Cliquez sur OK, puis appuyez sur la touche <i>ENTREE</i> pour mettre fin à la commande.</p>
	<p><b>REMARQUE</b> L'option Redéfinir à partir du catalogue permet de mettre à jour un dessin existant avec les raccords de tuyauterie et les pièces à vues multiples les plus récents. Pour plus d'informations, consultez la rubrique <a href="#">Redéfinition des composants de catalogue dans un dessin</a> (page 1315).</p>

## Redéfinition des composants de catalogue dans un dessin

Utilisez la commande Redéfinir à partir du catalogue pour vérifier les composants de tuyau, de chemin de câbles, de tube IRO, de gaine, de raccord et de pièces à vues multiples dans un dessin hérité, puis mettez à jour les composants éligibles dans le catalogue. Le remplacement d'un composant ne s'effectue que si ce dernier se trouve déjà dans le dessin et que le composant du catalogue correspond aux paramètres de composant du domaine spécifié. Cette commande effectue une mise à jour des styles des objets sélectionnés.

1 Dans AutoCAD MEP, cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Contenu MEP ►  ► Redéfinir à partir du catalogue  .

---

**REMARQUE** Vous pouvez aussi taper *RedefineFromCatalog* sur la ligne de commande.

---

2 Notez l'invite sur la ligne de commande AutoCAD MEP : Redéfinir les composants du type [Chemin de câbles/tUbe IRO/Gaine/Pièce à vues multiples/Tuyau/Sélectionner]:

3 Spécifiez les composants à redéfinir en tapant la lettre correspondante, puis appuyez sur *Entrée* :

Pendant que la commande s'exécute, AutoCAD MEP vérifie qu'il existe une correspondance d'ID et autres paramètres pour chaque composant dans les catalogues de domaines correspondants du dessin. S'il n'existe pas de correspondance, le composant concerné n'est pas modifié.

Une barre de progression indique le nombre de composants validés et le nombre de composants restants. Une fois la tâche de redéfinition terminée, un rapport de résultat est généré, incluant le nombre de composants analysés et le nombre de composants mis à jour. Ce rapport comporte également un lien vers un fichier contenant ces informations.

---

**CONSEIL** Pour les dessins hérités dotés de contenu de tube IRO, AutoCAD MEP met à jour automatiquement le paramètre de taille nominale. Utilisez la commande Redéfinir à partir du catalogue pour effectuer une mise à jour du rayon de cintrage et du diamètre extérieur.

---



# Personnalisation d'AutoCAD MEP

# 16

Cette section contient des informations relatives aux opérations de personnalisation avancées généralement effectuées par les responsables CAO et d'autres utilisateurs expérimentés d'AutoCAD MEP.

## Création de configurations d'environnement de dessin pour les utilisateurs

Vous pouvez créer des profils et des espaces de travail pour personnaliser les environnements de dessin des utilisateurs, afin de répondre aux besoins du projet ou de la société.

### Création de profils


Les profils définissent des paramètres d'environnement de dessin tels que :

- Chemins de fichiers de projets et de recherche par défaut
- Emplacements de fichiers gabarits
- Dossier initial spécifié dans les boîtes de dialogue de navigation
- Fichiers de motif de hachures et types de ligne par défaut
- Paramètres d'impression par défaut

En général, les informations du profil sont définies dans l'onglet Fichiers de la boîte de dialogue Options et conservées dans le registre système. En cas de modification d'une option, d'un paramètre ou d'une autre valeur, le logiciel met à jour le profil actif.

Les profils sont créés et gérés via l'onglet Profils de la boîte de dialogue Options. Vous pouvez créer des profils pour différents utilisateurs ou projets. Pour partager les profils, il suffit de les importer et de les exporter au format ARG. AutoCAD MEP inclut divers profils, à utiliser avec les unités métriques ou anglo-saxonnes. Le nom du profil actuel s'affiche en haut de la boîte de dialogue Options.



Pour accéder à la boîte de dialogue Options, cliquez sur  Options. Pour plus d'informations sur l'utilisation des profils, voir Enregistrement et restauration des paramètres d'interface (profils) et Onglet Profils (boîte de dialogue Options).

### Création d'espaces de travail

Les espaces de travail sont des ensembles d'onglets de ruban et de groupes de fonctions qui sont regroupés et organisés afin d'offrir un environnement de dessin multitâches personnalisé. Le logiciel contient des [exemples d'espaces de travail](#) adaptés à différentes tâches et spécialités.

Les profils enregistrent les paramètres d'environnement, notamment de nombreuses options utilisateur, les paramètres de dessin, les chemins d'accès et autres valeurs. Les espaces de travail, en revanche, contrôlent l'affichage des rubans et des groupes de fonctions dans la zone de dessin. Les espaces de travail sont créés et gérés via la boîte de dialogue des paramètres de l'espace de travail et la boîte de dialogue de personnalisation de l'interface utilisateur.

Les utilisateurs peuvent créer leurs propres espaces de travail et, lorsque la conception requiert un contrôle particulièrement strict de l'environnement de dessin des utilisateurs, les responsables CAO peuvent créer des espaces de travail en lecture seule partagés entre plusieurs utilisateurs. Cette fonctionnalité permet d'assurer le maintien des normes du projet ou de la société.

Pour plus d'informations sur les espaces de travail, voir Création d'espaces de travail organisés par tâche et Création d'un fichier CUIx d'entreprise.

---

**REMARQUE** Le [ruban contextuel](#) d'un objet contient des menus de raccourcis spécifiques à l'objet insérés automatiquement par le logiciel. Ainsi, le ruban contextuel d'un objet gaine présente des commandes à utiliser avec les gaines, par exemple, pour calculer la taille d'un système de gaines, ou spécifier la longueur d'une gaine en coupant ou en fusionnant des segments.

---

## Styles et fichiers de prise en charge

Les fichiers de prise en charge se trouvent aux emplacements suivants :

Fichiers	Emplacement sous Windows XP	Emplacement sous Windows Vista
Configurations des traceurs	\ProgramData\Autodesk\MEP 2011\fra\Plotters	\ProgramData\Autodesk\MEP 2011\fra\Plotters
Styles de tracés	\ProgramData\Autodesk\MEP 2011\fra\Plotters\Plot Styles	\ProgramData\Autodesk\MEP 2011\fra\Plot Styles
Contenu de DesignCenter	\ProgramData\Autodesk\MEP 2011\fra\AEC Content	\ProgramData\Autodesk\MEP 2011\fra\AEC Content
Dessin de normes de calques	\ProgramData\Autodesk\MEP 2011\fra\Layers	\ProgramData\Autodesk\MEP 2011\fra\Layers
Styles	\ProgramData\Autodesk\MEP 2011\fra\Plot Styles	\ProgramData\Autodesk\MEP 2011\fra\Plot Styles
Gabarits de dessin	\ProgramData\Autodesk\MEP 2011\fra\Template	\ProgramData\Autodesk\MEP 2011\fra\Template
Gabarits d'évaluation d'aires	\ProgramData\Autodesk\MEP 2011\fra\Template\Evaluation Templates	\ProgramData\Autodesk\MEP 2011\fra\Template\Evaluation Templates
Catalogue d'interface utilisateur utilisé par défaut	\Documents and Settings\<Nom d'utilisateur>\Application Data\Autodesk\MEP 2011\fra\Support\Work-spaceCatalog (USImperial/USMetric)	\Users\<Nom d'utilisateur>\App-Data\Roaming\Autodesk\MEP 2011\fra\Support\Work-spaceCatalog(USImperial/USMetric)
Catalogue des outils standard	\Program Files\AutoCAD MEP 2011\Catalogs\MEPStockTool-Catalogs\MEPStock Tool Catalog.atc	\Program Files\AutoCAD MEP 2011\Catalogs\MEPStockTool-Catalogs
Catalogue des	\Program Files\Autodesk\AutoCAD MEP 2011\Catalogs\Structural	\Program Files\AutoCAD MEP 2011\Catalogs\Structural


Fichiers	Emplacement sous Windows XP	Emplacement sous Windows Vista
éléments de structure		
Catalogues des palettes d'outils	\Program Files\AutoCAD MEP 2011\Sample\MEP Sample Palette Catalog	\Program Files\AutoCAD MEP 2011\Sample\Sample Palette Catalog

## Personnalisation des palettes d'outils

Vous avez la possibilité de créer des palettes d'outils personnalisées adaptées aux besoins du projet ou de la société. En général, vous créez des palettes d'outils selon les types d'outils et les phases de conceptions. Par exemple, vous pouvez placer tous vos outils de tuyauterie dans une palette d'outils intitulée "Tuyauterie", ou tous vos outils d'objets schématiques dans une palette intitulée "Schématiques".

Comme le jeu de palettes d'outils est constitué des palettes d'outils spécifiées pour le profil utilisateur, un seul jeu de palettes d'outils peut être actif à un moment donné dans une session AutoCAD MEP. Cependant, il est possible de créer plusieurs jeux de palettes d'outils pour différents profils utilisateur et de personnaliser les jeux de palettes d'outils. Par exemple, vous pouvez ajouter, supprimer et réorganiser les palettes dans le jeu de palettes d'outils. Vous pouvez également renommer le jeu de palettes d'outils.

## Création d'une palette d'outils

- 1 Dans la barre de titre du jeu de palettes d'outils, cliquez sur , puis sur Nouvelle palette.
- 2 Tapez le nom de la nouvelle palette d'outils, puis appuyez sur la touche *ENTREE*.  
Le logiciel crée une palette d'outils vide.
- 3 Ajoutez des outils à la palette. Pour plus d'informations, voir [Personnalisation des outils](#) (page 1324).

---

**REMARQUE** Les catalogues d'exemples de palettes MEP proposent diverses palettes d'outils que vous pouvez employer et personnaliser. Le navigateur de contenu permet d'accéder aux catalogues d'exemples de palettes. Cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► la liste déroulante

Outils ► Navigateur de contenu  .


Vous pouvez créer des palettes d'outils directement dans le navigateur de contenu, puis faire glisser les palettes de la bibliothèque vers le jeu de palettes d'outils. Lorsque vous ajoutez une palette à votre jeu de palettes d'outils de cette manière, vous pouvez la lier au navigateur de contenu. Ainsi, dès que le logiciel détecte des modifications apportées à la palette via le navigateur de contenu, il actualise la palette. Vous pouvez également actualiser la palette manuellement. Pour plus d'informations, voir Ajout d'une palette d'outils à partir d'un catalogue d'outils dans le Navigateur de contenu dans l'aide d'AutoCAD Architecture.

---

## Création d'un jeu de palettes d'outils

Cette procédure permet de créer un jeu de palettes d'outils pour un nouveau profil. Pour plus d'informations sur la modification du jeu de palettes d'outils pour le profil actif, voir [Spécification de différentes palettes d'outils pour le jeu de palettes d'outils](#) (page 1323).

**Pour créer un jeu de palettes d'outils pour un nouveau profil :**

1 Pour accéder à la boîte de dialogue Options, cliquez sur  ► Options.

2 Dans l'onglet Profils, cliquez sur Ajouter à la liste.

3 Dans la boîte de dialogue Ajouter un profil, spécifiez le nom du profil et sa description, puis cliquez sur Appliquer & Fermer.

---

**REMARQUE** Par défaut, le jeu de palettes d'outils du nouveau profil présente les palettes d'outils du profil actif.

---


4 Dans la liste des profils disponibles, sélectionnez le nouveau profil, puis cliquez sur Définir courant.

5 Dans l'onglet Fichiers, développez Emplacement des fichiers de palettes d'outils.

6 Spécifiez les palettes d'outils dans le jeu de palettes d'outils pour le nouveau profil, qui est maintenant actif :

Pour...	Action...
modifier le jeu de palettes d'outils pour le profil actif	Cliquez sur Parcourir ou sur Ajouter pour modifier ou ajouter des palettes d'outils (fichiers ATC). Si vous le souhaitez, créez des copies de la palette d'outils fournie avec le logiciel, modifiez les copies, puis spécifiez les emplacements de fichiers pour les copies.
créer un jeu de palettes d'outils vide	Spécifiez l'emplacement du fichier d'un dossier vide. Une fois que vous cliquez sur OK à l'étape suivante, un jeu de palettes d'outils vides apparaît. Vous pouvez lui ajouter des palettes et des outils. Pour plus d'informations, voir <a href="#">Création d'une palette d'outils</a> (page 1320) et <a href="#">Personnalisation des outils</a> (page 1324).

#### Jeu de palettes d'outils vide



## 7 Renommez le jeu de palettes d'outils.

### Personnalisation d'un jeu de palettes d'outils

Le jeu de palettes d'outils possède plusieurs options d'affichage qui peuvent être définies par l'utilisateur. Par exemple, vous pouvez ancrer le jeu de palettes d'outils sur un bord de la zone de dessin, le minimiser lorsqu'il est inutilisé, ou le configurer de manière à afficher les icônes d'outil uniquement, les icônes d'outil et leurs noms, ou les icônes et les noms des outils sous forme de liste. Vous pouvez définir ces options d'affichage selon vos préférences. Pour plus d'informations sur la modification de ces paramètres définissables par l'utilisateur, voir [Modification de l'aspect des outils](#) (page 143).

Cette section fournit des informations sur les opérations avancées de personnalisation d'un jeu de palettes d'outils, par exemple l'attribution d'un nom de société ou de projet à un jeu de palettes d'outils, ou la modification de l'ensemble des palettes d'outils du jeu.

### Spécification de différentes palettes d'outils pour le jeu de palettes d'outils

Cette procédure permet de basculer entre différentes combinaisons de palettes dans le jeu de palettes d'outils. Pour ce faire, vous avez le choix entre deux méthodes :

- modifier le jeu de palettes d'outils pour le profil actif
- choisir un autre profil utilisant un jeu de palettes différent

Pour plus d'informations sur l'utilisation des profils, voir [Création de configurations d'environnement de dessin pour les utilisateurs](#) (page 1317).

#### Pour spécifier différentes palettes d'outils pour le jeu de palettes d'outils

- 1 Pour accéder à la boîte de dialogue Options, cliquez sur  
► Options.



## 2 Spécifiez un autre jeu de palettes d'outils :


Pour...	Action...
modifier le jeu de palettes d'outils pour le profil actif	Dans l'onglet Fichiers, développez Emplacement des fichiers de palettes d'outils, puis cliquez sur Parcourir ou sur Ajouter pour modifier ou ajouter des palettes d'outils (fichiers ATC).
choisir un autre profil utilisant un jeu de palettes différent	Dans l'onglet Profils, sélectionnez le profil souhaité, puis cliquez sur Définir courant.

## 3 Cliquez sur OK.

## Attribution d'un nouveau nom à un jeu de palettes d'outils

Cette procédure permet de renommer le jeu de palettes d'outils. Vous pouvez lui attribuer un nom de projet ou d'entreprise, par exemple.

### Pour renommer le jeu de palettes d'outils

- 1 Dans la barre de titre du jeu de palettes d'outils, cliquez sur , puis sur Renommer Jeu de palettes.
- 2 Tapez le nom du jeu de palettes d'outils, puis appuyez sur la touche *ENTREE*.

## Personnalisation des outils


Il existe deux types d'outils : les outils d'objets et les outils de commandes.

### Outils d'objets

Un outil d'objet insère un objet, tel qu'une gaine ou un tuyau, dans un dessin. Lorsque vous ajoutez un objet à l'aide d'un outil d'objet spécifique, ses paramètres sont définis dans ce dernier, ce qui facilite le processus de conception et permet de conserver la cohérence entre vos différents dessins de projet.



### Outils d'objets pour l'ajout d'objets de tuyauterie



### Outils de commandes

Un outil de commande constitue une représentation graphique d'une commande spécifique à un objet. Par exemple, le ruban Analyser et la palette d'outils Analyse du groupe de palettes d'outils HVAC contiennent un outil de calcul de la taille d'un système de gaines. L'outil ouvre la boîte de dialogue de calcul de la taille d'un système de gaines, dans laquelle vous pouvez définir la taille d'un système de gaines que vous avez conçu.

Vous pouvez créer des outils pour les commandes dans AutoCAD MEP.

### Navigateur de contenu

Le navigateur de contenu est une bibliothèque de catalogues contenant des outils et des palettes d'outils. Vous pouvez parcourir les catalogues dans le navigateur de contenu, puis faire glisser des outils et les déposer dans une palette d'outils. Vous pouvez également publier les catalogues dans le navigateur de contenu pour les mettre à la disposition de plusieurs utilisateurs en réseau. Pour plus d'informations, voir [Navigateur de contenu](#) dans l'aide d'AutoCAD Architecture.

### Personnalisation des outils

Vous pouvez spécifier le nom et la description de tout outil. Pour la plupart des outils, vous pouvez définir des propriétés supplémentaires, par exemple les identificateurs de calque et les remplacements d'identificateur de calque des objets insérés avec l'outil, ainsi que le style d'objet.

---

**REMARQUE** La description saisie pour un outil est utilisée en tant qu'info-bulle. Elle sert également de description de l'outil lorsque l'outil est copié vers un catalogue d'outils dans le navigateur de contenu.

---


## Création d'outils pour le contenu basé sur des styles


Il est possible de créer rapidement des [outils d'objets](#) pour les objets suivants :

- Lignes et symboles schématiques
- Lignes et raccords de plomberie
- Appareils
- Tableaux de distribution
- Fils
- Tubes IRO

Il suffit de faire glisser l'objet à partir d'un dessin enregistré vers une palette d'outils, puis de configurer les propriétés de l'outil. Les valeurs initiales des propriétés de l'outil dépendent de l'objet que vous faites glisser et que vous déposez sur la palette.

Vous pouvez créer et configurer des outils d'objets pour d'autres objets de systèmes de construction à l'aide de la programmation AutoLISP. En revanche, seuls les outils correspondant aux objets mentionnés ci-dessus permettent de configurer toutes les propriétés d'objet appropriées directement dans la fiche de travail des propriétés de l'outil, comme indiqué ci-dessous.



**REMARQUE** Dans la fiche de travail des propriétés de l'outil,  indique qu'une propriété est disponible lors de l'ajout des objets, mais indisponible lors de la modification.

Pour obtenir des informations générales sur la configuration des propriétés d'un outil, voir :

- [Modification des propriétés d'un outil](#) (page 1333)
- [Modification des icônes d'outil](#) (page 1335)

Pour obtenir des informations sur la configuration de propriétés spécifiques à un type d'objet, voir :

- [Ajout de lignes schématiques en mode orthogonal](#) (page 880) et [Ajout de lignes schématiques en mode isométrique](#) (page 886)
- [Ajout de symboles schématiques en mode orthogonal](#) (page 883) et [Ajout de symboles schématiques en mode isométrique](#) (page 889)
- [Ajout d'appareils](#) (page 645)
- [Ajout de tableaux de distribution](#) (page 668)
- [Ajout de fils](#) (page 685)


---

**CONSEIL** Pour faciliter l'ajout d'annotations et de nomenclatures, vous pouvez spécifier les jeux de propriétés et les étiquettes à l'aide des propriétés des outils d'appareils, afin qu'ils s'attachent automatiquement aux appareils lors de leur ajout dans les dessins. Un jeu de propriétés désigne un groupe de propriétés connexes (par exemple, la référence ou le nom du fabricant d'un composant) défini par l'utilisateur. Une étiquette correspond à un symbole permettant d'afficher les données d'un jeu de propriétés attaché à un objet. Pour plus d'informations sur la création d'annotations et de nomenclatures, voir [Création de documents de construction](#) (page 913).

---

## Création d'outils pour les préférences de routage

Vous pouvez transférer une préférence de routage de [tuyau](#) (page 409) ou de [tube IRO](#) (page 588) vers la palette d'outils adéquate. Le nouvel outil utilise le nom et les autres caractéristiques de la préférence de routage d'origine.

- 1 Activez l'[espace de travail](#) Tuyauterie ou Equipement électrique.
- 2 [Ouvrez la palette d'outils souhaitée](#) (page 139).
- 3 Dans le domaine adéquat, cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► la liste déroulante Gestionnaire des styles ► Définitions de préférences de routage .
- 4 Dans le volet gauche du gestionnaire des styles, cliquez sur la préférence de routage souhaitée.
- 5 Glissez la préférence de routage sur l'onglet approprié de la palette d'outils.

Le nouvel outil s'affiche dans la palette d'outils et porte le nom de la préférence de routage correspondante. Par exemple, si vous transférez Collé dans la palette d'outils de tuyauterie, le nom du nouvel outil est Collé également. Cependant, si vous déposez Standard dans la palette d'outils des chemins de câbles et des tubes IRO ou dans la palette d'outils Tuyau, le nouvel outil porte le nom générique Outil de tube IRO ou Outil de tuyauterie respectivement.

- 6 Sélectionnez le nouvel outil, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Propriétés.


Dans la boîte de dialogue [Propriétés de l'outil](#) (page 1333), les valeurs des propriétés Préférences de routage, Emplacement de la préférence de routage et Nom du nouvel outil sont les mêmes que celles de la préférence de routage d'origine. Les valeurs des propriétés restantes de la boîte de dialogue Propriétés d'outil s'affichent ainsi : "--". Cela signifie qu'aucune valeur par défaut n'a été

définie. Les propriétés reflètent la dernière valeur utilisée lors de l'appel de la commande d'ajout pour la préférence de routage correspondante.

## Création d'outils à partir d'un élément de contenu AEC dans DesignCenter

Le contenu AEC (données architecturales, d'ingénierie et de construction) est composé de dessins, de symboles, de styles d'objets et de procédures d'annotation que vous ajoutez aux dessins afin de concevoir et de documenter votre projet. Vous pouvez créer un outil dans une palette d'outils à l'aide du contenu AEC prédéfini, accessible via DesignCenter. Vous pouvez également créer des outils à partir de blocs dans DesignCenter, mais ceux-ci sont associés à des options d'outils légèrement différentes.



---

**REMARQUE** AutoCAD MEP fournit également le Catalogue d'outils standard et le Catalogue d'outils de documentation, accessibles via le navigateur de contenu. Disponibles pour les unités métriques et anglo-saxonnes, ces catalogues comprennent des outils configurés pour les exemples de styles d'objets et les éléments de contenu AEC prédéfinis. Pour ouvrir le Navigateur de contenu, cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► la liste déroulante Outils ► Navigateur de contenu  .


---

Pour plus d'informations, voir Contenu AEC et DesignCenter dans l'aide d'AutoCAD Architecture.

### Pour créer un outil à partir de contenu AEC dans DesignCenter

- 1 Cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► la liste déroulante Outils ► Outils  .
- 2 Ouvrez la palette d'outils dans laquelle vous souhaitez créer l'outil.
- 3 Cliquez sur l'onglet Insérer ► le groupe de fonctions Contenu ► la liste déroulante Contenu ► Design Center  .

- 4 Dans le menu Insertion, choisissez DesignCenter et, dans l'onglet Contenu AEC, accédez à l'élément de contenu AEC à partir duquel vous souhaitez créer un outil.



- 5 Faites glisser l'élément dans la palette d'outils.

Le logiciel insère un nouvel outil dans la palette d'outils.

- 6 Le cas échéant, définissez d'autres propriétés de ce nouvel outil.

Pour obtenir des informations sur la modification des propriétés d'un outil, voir [Modification des propriétés d'un outil](#) (page 1333).


Pour obtenir des informations sur la modification de l'icône d'un nouvel outil, voir [Modification des icônes d'outil](#) (page 1335).

## Création d'outils de commandes


Les outils représentent généralement des objets ou des éléments de contenu AEC. Toutefois, vous pouvez également créer un outil représentant une commande.

## Pour créer un outil de commande

1 Pour créer l'outil de commande, copiez un outil de commande existant :

Pour...	Action...
copier un outil de commande existant à partir d'une palette d'outils	Accédez à la palette d'outils, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'outil de commande, puis choisissez Copier. Accédez ensuite à la palette d'outils cible, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Coller.
copier l'outil de commande générique dans le catalogue d'outils standard dans le <a href="#">navigateur de contenu</a>	Cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► la liste déroulante Outils ► Navigateur de contenu  . Cliquez sur Catalogue d'outils standard AutoCAD MEP. Cliquez sur un domaine (par exemple, Electrique). Placez le pointeur sur l'icône i-drop en regard de l'outil de commande, cliquez, puis faites glisser l'outil vers la palette dans laquelle vous souhaitez créer le nouvel outil de commande.

- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nouvel outil de commande, puis choisissez Propriétés.



- 3 Dans le champ Nom, saisissez le nom que vous souhaitez attribuer au nouvel outil de commande.
- 4 Dans le champ Description, spécifiez la fonction de l'outil.
- 5 Dans le champ Commande, saisissez la commande à exécuter lorsque l'outil est sélectionné.

---

**CONSEIL** Pour obtenir la liste des commandes AutoCAD MEP, saisissez **arx** sur la ligne de commande, puis tapez **c** (commandes).

---


- 6 Cliquez sur OK.

Pour obtenir des informations sur la modification des propriétés d'un outil, voir [Modification des propriétés d'un outil](#) (page 1333). Pour obtenir des informations sur la modification de l'icône d'un nouvel outil, voir [Modification des icônes d'outil](#) (page 1335).



## Création d'objets basés sur les propriétés


Vous pouvez créer un outil basé sur les propriétés à partir d'un objet dans un dessin. Cette fonction est disponible dans les domaines suivants : Tuyauterie, Plomberie, Schématique et Electrique (à l'exception des chemins de câbles). Utilisez la procédure suivante en fonction du domaine dans lequel vous travaillez.

- 1 Pour insérer un raccord dans le dessin, cliquez sur l'onglet Début ► le groupe de fonctions Construire ► Raccord [domaine] .
- 2 Enregistrez le dessin.
- 3 Effectuez un zoom dans le dessin et sélectionnez l'objet de raccord.
- 4 Glissez le composant de raccord sélectionné dans la palette d'outils du domaine spécifique.
- 5 Cliquez sur l'objet avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Propriétés.
- 6 Modifiez les propriétés de l'outil en suivant les instructions de la section [Modification des propriétés d'un outil](#) (page 1333).

## Modification des propriétés d'un outil

Les palettes d'outils permettent de modifier les propriétés des outils, par exemple, le nom et la description. Pour la plupart des outils, vous pouvez également définir des propriétés supplémentaires, par exemple les identificateurs de calque et les remplacements d'identificateur de calque des objets insérés avec l'outil, ainsi que le style d'objet.

### Pour modifier les propriétés d'un outil

- 1 Ouvrez la palette d'outils contenant l'outil à modifier.
- 2 Cliquez sur l'outil à l'aide du bouton droit de la souris et choisissez Propriétés.
- 3 Dans la boîte de dialogue Propriétés de l'outil, saisissez le nom de l'outil.
- 4 Cliquez sur  et entrez une description de l'outil dans la fiche de travail Description (facultatif).


---

**REMARQUE** Le logiciel utilise la description de l'outil dans l'infobulle et dans le [Générateur de contenu](#) (page 1083) si l'outil est copié dans un catalogue d'outils.

---

### Pour sélectionner un composant pour les outils basés sur les propriétés

5 Pour les [outils basés sur les propriétés créés](#) (page 1333) à partir du dessin, cliquez sur l'image du composant dans Propriétés de l'outil afin d'ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner un composant.



6 Dans la boîte de dialogue Sélectionner un composant, sélectionnez un composant du catalogue. Vous pouvez également sélectionner d'autres composants et filtrages (facultatif).

---

**CONSEIL** Sélectionnez Utiliser un type composant indéfini afin de désactiver les sélections de composants dans cette boîte de dialogue. Cette sélection crée un outil sans propriétés spécifiques dans la palette d'outils. Vous pouvez utiliser ce nouvel outil pour activer la commande d'ajout de raccord lors du positionnement de la conduite.

---

### Pour spécifier d'autres propriétés

7 (Facultatif) Dans la palette des propriétés, spécifiez les valeurs des propriétés supplémentaires, comme suit :

Pour spécifier...	Action...
un identificateur de calque	Cliquez sur la fiche de travail d'identification de calque, sélectionnez l'identificateur de calque dans la boîte de dialogue de sélection de l'identificateur de calque, puis cliquez sur OK.
des remplacements des identificateurs de calques	Cliquez sur la fiche de travail des remplacements de calque, puis cliquez sur OK.

**REMARQUE** Si vous ne spécifiez pas d'identificateur de calque ou de remplacements d'identificateur de calque, les affectations de calques définies dans le style de l'identificateur employé dans le dessin sont appliquées.

8 Spécifiez d'autres propriétés dont l'affichage dépend du type d'outil, notamment Système, Taille actuelle, Élévation, Diamètre nominal et Pouvoir isolant.

## Modification des icônes d'outil

Lorsque vous créez un outil, il est ajouté à une palette d'outils avec l'icône de l'outil à partir duquel il a été copié ou avec une icône par défaut. Pour modifier l'icône de l'outil, sélectionnez un objet du dessin ou une autre icône enregistrée en tant que fichier image. Il est impossible de créer des icônes à partir de blocs personnalisés. Pour créer une icône à l'aide d'un bloc personnalisé, enregistrez le bloc en tant que fichier image dans l'un des formats répertoriés ci-dessous.

### Exemples d'icônes d'outil



Lorsque vous modifiez une icône d'outil en sélectionnant une icône enregistrée en tant que fichier image, vous avez le choix entre les formats de fichier image suivants :

- PNG
- GIF
- JPG
- BMP
- TIFF

---

**REMARQUE** Il est recommandé d'utiliser le format image PNG pour les icônes d'outil, car il prend en charge la compression sans perte et les arrière-plans transparents. Tous les autres formats laissent un arrière-plan sur l'image de l'outil.

---

Dans les palettes d'outils, la taille maximale d'une icône est de 64 x 64 pixels. Les images de plus grande taille sont remises à l'échelle lors de leur insertion.

#### **Pour remplacer l'icône d'outil à l'aide d'un fichier image**

- 1 Ouvrez la palette d'outils contenant l'outil à modifier.
- 2 Cliquez sur l'outil à l'aide du bouton droit de la souris et choisissez Propriétés.
- 3 Dans la boîte de dialogue des propriétés de l'outil, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône existante, puis choisissez Spécifier une image.
- 4 Dans la boîte de dialogue de sélection de l'image, sélectionnez l'image à utiliser comme icône d'outil, puis cliquez sur Ouvrir.
- 5 Cliquez sur OK.

#### **Pour remplacer l'icône d'outil à l'aide d'un objet dans un dessin**

- 1 Ouvrez la palette d'outils contenant l'outil à modifier.
- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'outil et choisissez Définir l'image à partir de la sélection.
- 3 Dans le dessin, sélectionnez l'objet à utiliser comme icône de l'outil et appuyez sur la touche *ENTREE*.
- 4 Cliquez sur OK.

---

**REMARQUE** Pour obtenir des informations sur la modification de la taille d'affichage des outils d'une palette, voir [Modification de l'aspect des outils](#) (page 143).

---

## Suppression d'outils

Lorsque vous supprimez un outil d'une palette, les objets du dessin insérés à l'aide de l'outil ne sont pas supprimés.

### Pour supprimer un outil

- 1 Ouvrez la palette d'outils contenant l'outil.
- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'outil et choisissez Supprimer.



# Utilisation du profil britannique (U.K.)

# 17

AutoCAD MEP est livré avec un profil britannique (U.K.) proposant des contenus basés sur les normes du BSI (British Standards Institute) et d'autres normes de conception métrique. Ce profil comprend des outils et du contenu prenant en charge les critères de conception en vigueur sur les marchés britannique et allemand, notamment pour les éléments suivants :

- Styles de suspension prédéfinis
- Outils permettant l'ajout de suspensions aux dessins
- Outils de commande permettant l'ajout de nomenclatures de suspensions aux documents de construction

Le profil britannique est également configuré pour charger un ensemble de fonctionnalités et de commandes connexes lorsque vous le définissez comme profil actif. Ces fonctionnalités incluent notamment :

- Prise en charge de la création de styles de suspension dans le gestionnaire des styles
- Commandes permettant d'utiliser les suspensions
- Commandes permettant de faire pivoter les chemins de câbles et les objets raccordés

Le présent chapitre propose des informations sur l'utilisation de cet ensemble de fonctionnalités et de commandes connexes.

---

**REMARQUE** Si vous n'utilisez pas le profil britannique (U.K.), voir [Utilisation des autres profils](#) (page 1340).

---

## Utilisation des autres profils

Même si vous n'utilisez pas le profil britannique, vous avez toujours la possibilité d'utiliser les fonctionnalités et commandes abordées dans ce chapitre, mais dans certains cas, vous devrez peut-être créer certains des contenus nécessaires au préalable.

Si vous définissez le profil Global (faisant partie du pack de contenu Global) comme profil actif, les fonctionnalités et les commandes sont chargées par défaut. Si vous définissez un autre profil comme profil actif, vous pouvez accéder à ces fonctionnalités de l'une des façons suivantes :

- Saisissez l'une des commandes évoquées dans ce chapitre lorsque vous en avez besoin. Le module requis est ainsi chargé à la demande.
- Entrez la commande **loadmetriccmds** afin de configurer le chargement systématique du module au démarrage dans le profil actif.

---

**REMARQUE** Pour plus d'informations sur le passage d'un profil à un autre, voir Enregistrement et restauration des paramètres d'interface (profils).

---

## Utilisation des suspentes

Vous pouvez ajouter des suspentes aux gaines, aux tuyaux, aux chemins de câbles et aux tubes IRO.

Les suspentes constituent un type de contenu basé sur un style, ce qui signifie que vous pouvez créer et modifier les styles qui les représentent dans le gestionnaire des styles. Pour vous familiariser avec les contenus basés sur les styles, voir [Utilisation de contenus basés sur un style](#) (page 133).

## Configuration des styles de suspente


Un style de suspente spécifie deux styles d'éléments de structure qui déterminent :

- Le type de tige de descente à utiliser
- Le type de canal à utiliser

Ces styles d'éléments de structure doivent être créés avant le style de suspente.





---

**CONSEIL** Pour créer un style d'élément de structure, passez à l'espace de travail Architecture, puis cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► ► Assistant Élément de structure  et créez un style en utilisant l'assistant Styles d'éléments de structure.

---

### Pour créer un style de suspente

- 1 Cliquez sur l'onglet Gérer ► le groupe de fonctions Style et affichage ► Gestionnaire des styles .
- 2 Dans le volet gauche, développez Objets multifonctions, puis sélectionnez la catégorie Styles de suspente.  
Si le noeud Styles de suspente n'est pas répertorié sous objets multifonctions, tapez **hangeradd** sur la ligne de commande et répondez aux invites pour ajouter une suspension au dessin.
- 3 Créez le style, puis configurez les propriétés générales correspondantes comme décrit à la section [Création d'un style](#) (page 1004).
- 4 Cliquez sur l'onglet Suspentes.



The image shows a software dialog box with four tabs: 'Général', 'Suspentes', 'Classifications', and 'Propriétés d'affichage'. The 'Suspentes' tab is selected. Inside the dialog, there are four settings:

- 'Style de canal': A dropdown menu showing 'Standard'.
- 'Style de tige': A dropdown menu showing 'Standard'.
- 'Décalage de la tige': A text input field containing the number '25'.
- 'Dépassement de la tige': A text input field containing the number '50'.

- 5 Dans Style de canal, sélectionnez le style d'élément de structure représentant le canal.

---

**IMPORTANT** Vous pouvez sélectionner les styles d'élément de structure du dessin actif dont le nom ou la description contient les deux mots suivants à la fois : suspente et canal.

---

6 Dans Style de tige, sélectionnez le style d'élément de structure représentant la tige.


---

**IMPORTANT** Vous pouvez sélectionner les styles d'élément de structure du dessin actif dont le nom ou la description contient les deux mots suivants à la fois : suspente et tige.

---

7 Dans Décalage de la tige, entrez la distance séparant l'arête de l'appui et la tige.

8 Dans Déassement de la tige, entrez la distance séparant le bas de l'appui et l'extrémité de la tige.



## Ajout de suspentes

Vous pouvez ajouter des suspentes aux gaines, aux tuyaux, aux chemins de câbles et aux tubes IRO. En revanche, l'ajout de suspentes aux raccords est impossible.

Lorsque vous ajoutez une suspente, le milieu de la partie supérieure de la suspente est positionné par rapport au milieu de la partie inférieure de l'objet de systèmes de construction auquel il est ancré. La suspente est ancrée à l'objet ; dès lors, elle se déplace avec l'objet lorsque celui-ci est déplacé. De même, lorsque vous supprimez l'objet, la suspente l'est également.

### Pour ajouter des suspentes

1 Effectuez d'abord l'une des opérations suivantes :

- Ouvrez la palette Outils, puis cliquez sur l'outil Ajouter un support de suspente, si celui-ci est disponible.

- Entrez **hangeradd** sur la ligne de commande.

Ajouter des suspentes

Options de suspenste

Style de suspenste: Duct Hanger Standard

Décalage du canal gauche: 75 Décalage du canal droit: 75

Hauteur d'appui: 500  Point d'appui supérieur (dessus)

Options d'insertion

Insertion: Simple


Distance entre: 3000 Quantité: 5

OK Annuler Aide

2 Dans Style de suspension, sélectionnez le style de suspension de votre choix.

La sélection inclut les [styles de suspensions](#) définis dans le dessin actif.

3 Dans Décalage du canal gauche, entrez la distance séparant le côté gauche de l'objet de systèmes de construction et l'arête du canal.



---

**REMARQUE** Les côtés gauche et droit de l'objet de systèmes de construction sont déterminés par ses points de départ et d'arrivée.

---

4 Dans Décalage du canal droit, entrez la distance séparant le côté droit de l'objet de systèmes de construction et l'arête du canal.

5 Dans le champ Hauteur d'appui, entrez la hauteur des tiges de descente.

**6** Spécifiez le type d'appui exercé par les suspensions :

Type d'appui	Action
Depuis le dessus de la conduite	Sélectionnez Point d'appui supérieur
Depuis le dessous de la conduite	Désélectionnez Point d'appui supérieur

**7** Sous Options d'insertion, spécifiez le nombre de suspensions à insérer et l'espacement à appliquer entre ces suspensions :

Pour ajouter...	Action...
une suspension simple	sélectionnez Simple sous Insertion.
des suspensions à des intervalles de distance spécifiques	effectuez la procédure suivante : <ul style="list-style-type: none"><li>■ Sélectionnez Le long de la conduite sous Insertion.</li><li>■ Dans la section Distance entre, indiquez la distance séparant les centres des suspensions.</li></ul>
un nombre donné de suspensions à des intervalles de distance spécifiques	effectuez la procédure suivante : <ul style="list-style-type: none"><li>■ Sélectionnez Le long de la conduite (nombre fixe) sous Insertion.</li><li>■ Dans la section Distance entre, indiquez la distance séparant les centres des suspensions.</li><li>■ Sous Quantité, entrez le nombre de suspensions à insérer.</li></ul>

**8** Cliquez sur OK.

**9** Sélectionnez dans le dessin l'objet de systèmes de construction auquel ajouter les suspensions.

**10** Cliquez sur le dessin pour spécifier l'emplacement de la première suspension.

**11** Si vous avez sélectionné Le long de la conduite ou Le long de la conduite (nombre fixe) pour Insertion, cliquez dans la direction vers laquelle vous souhaitez placer les suspensions restantes.

## Modification des suspensions

Vous pouvez modifier une suspente à l'aide de différentes méthodes :

- **Poignées d'emplacement** : pour déplacer une suspente, sélectionnez-la, cliquez sur la poignée d'emplacement, puis spécifiez un autre emplacement sur l'objet de systèmes de construction.
- **Poignées d'extension** : pour étendre le canal ou les tiges de descente, sélectionnez la suspente, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Modifier les paramètres. Sélectionnez ensuite une poignée d'extension et faites-la glisser à un nouvel emplacement.
- **Options du menu contextuel** : les options du sous-menu Orientation de l'appui permettent de faire pivoter la suspente autour de l'objet de systèmes de construction ou de modifier le sens de l'appui (Point d'appui supérieur ou inférieur).
- **Commande AutoCAD** : ces commandes constituent d'autres façons de modifier les suspentes. De nombreuses commandes AutoCAD, telles que la commande COPIER, sont accessibles à partir du sous-menu Outils de modification de base du menu contextuel.

## Rotation des chemins de câbles

---

**REMARQUE** Pour faire pivoter des conduites de chemins de câbles dans les vues de modèles, vérifiez que la configuration d'affichage active utilise une représentation de type Modèle de chemin de câbles pour les chemins de câbles ainsi que les raccords. En effet, seules ces représentations d'affichage permettent de visualiser le côté ouvert des raccords et chemins de câbles, indispensable pour une représentation visuelle de leur rotation. Si vous utilisez le profil britannique (U.K.) ou le profil Global, les gabarits de dessin sont configurés pour utiliser ces représentations d'affichage par défaut. Si vous utilisez un autre profil, vous devrez configurer le dessin actif de sorte qu'il utilise ce type de représentation et vous devrez peut-être exécuter au préalable la commande LOADMETRICCMDS pour que les représentations d'affichage soient disponibles dans le gestionnaire d'affichage. Pour plus d'informations sur le chargement du module, voir [Utilisation des autres profils](#) (page 1340).

---

### Pour faire pivoter une conduite de chemin de câbles

- 1 Sélectionnez une direction de visualisation isométrique, par exemple Vue isométrique S-O.



# Glossaire

## Termes du glossaire

Ce glossaire définit les termes d'AutoCAD MEP abordés dans cette aide.

**abréviation du système** Chaîne de caractères utilisée pour représenter le nom de système ; s'utilise pour l'étiquetage et la nomenclature et se définit en général lors de la création d'une définition de système.

**accrochage** Méthode objet de sélection des points utiles d'un objet pour la création ou la modification d'une présentation d'un système de construction. Les accrochages disponibles dans AutoCAD MEP sont des points d'accrochage précis en contact direct avec les composants. Voir aussi accrochage aux objets.

**accrochage aux objets** Méthode de sélection des points utiles d'un objet lors de la création ou de la modification d'un dessin AutoCAD. Voir aussi accrochage.

**accrochage isométrique** Option de dessin AutoCAD permettant d'aligner le curseur avec 2 ou 3 axes isométriques et d'afficher des points de la grille. L'accrochage isométrique simplifie la création de dessins isométriques.

**AEC Object Enabler** Utilitaire distribuable qui permet aux utilisateurs ne disposant pas des applications AEC d'Autodesk d'utiliser les objets AEC d'Autodesk dans AutoCAD®, Volo View Express, AutoCAD Map et d'autres applications Autodesk.

**afficher par élévation** Fonction permettant aux utilisateurs de configurer l'affichage des objets en fonction de leur élévation ; utilise les paramètres de hauteur de plan de coupe afin de déterminer si un objet se trouve au-dessus ou en dessous de l'intervalle d'affichage.

**ajuster l'inclinaison** Action de modifier la pente (élévation ou longueur) d'un segment de tuyauterie. Voir aussi pente.

**altitude du radier** Élévation du point le plus bas le long du diamètre intérieur de l'extrémité du tuyau.

**ancrage à un noeud** Fonctionnalité permettant de lier (ou d'ancrer) un objet à la position du noeud d'un objet. Le mouvement d'un objet ancré est limité par l'autre objet. Voir aussi ancrage à une cellule.

**ancrage à un objet** Voir aussi ancrage.

**ancrage à une cellule** Fonctionnalité permettant de lier ou d'ancrer un objet à la position des cellules d'un objet de positionnement 2D ou 3D. Le mouvement et la taille de l'objet ancré sont limités par la cellule.

**ancrage à une courbe** Fonctionnalité permettant de lier (ou d'ancrer) un objet à la courbe de base d'un autre objet. Le mouvement d'un objet ancré à un autre est limité par l'objet auquel il est ancré.

**ancrer (1)** Fonctionnalité permettant de créer une relation entre deux objets.

**ancrer (2)** Action de lier un objet à un autre objet, à une courbe ou à une grille de positionnement. Le mouvement et/ou la taille de l'objet ancré est limité(e) par l'objet auquel il est ancré.

**angle** Cintrage de tuyau à 90 degrés, utilisé pour raccorder des segments de tuyauterie. En plomberie, on utilise des angles plutôt que des coudes à 90 degrés.

**angle d'accrochage** Angle servant de pivot à la grille d'accrochage. Voir aussi grille d'accrochage et mode d'accrochage.

**angle de cintrage** Rayon à utiliser lors du positionnement d'un tuyau ou d'un tube IRO à l'aide de la méthode de positionnement de routage ; précédemment appelé angle de coude.

**angle de coude** Voir angle de cintrage.

**angle de la trajectoire (1)** Dans le générateur de contenu, définit le rayon (direction de l'angle) qu'utilise le logiciel afin de s'assurer que le composant 3D est construit correctement. L'angle de la trajectoire est un paramètre par défaut qui s'affiche en tant qu'AngleA1, AngleA2 etc.

**angle de la trajectoire (2)** Pour un raccord de tube IRO, correspond à l'angle faisant référence à la trajectoire de l'arc ; les valeurs d'angle sont stockées dans le catalogue en fonction du type de raccord.

**angle XY** Angle entre deux segments, résultant des valeurs d'abscisse et d'ordonnée. Voir aussi pente.

**annotation** Texte, cote, symbole ou marque de référence ajouté(e) au dessin dans le but de le rendre plus explicite.



**annotation graphique** Une annotation graphique (1D ou 2D) désigne le type de représentation permettant d'afficher les chemins de câbles. Vous pouvez sélectionner l'illustration souhaitée dans la liste des annotations prédéfinies.

**antibélier** Appareil capable d'absorber la surpression provoquée par un coup de bélier sur un petit nombre d'appareils au sein d'un circuit domestique.

**APC** Acronyme d'Autodesk Part Catalog. Format de fichier standard pour les catalogues de composants d'AutoCAD MEP.

**appareil (1)** Dispositif alimenté par du courant électrique.

**appareil (2)** Equipement (lavabo, baignoire, toilettes) fournissant ou évacuant de l'eau.

**appareils en aval** Valeur calculée de tous les appareils raccordés.

**assemblage collé** Méthode d'assemblage permanent de plusieurs tuyaux consistant à appliquer un adhésif étanche sur chaque segment.

**attribut** Objet AutoCAD inclus dans une définition de bloc servant au stockage de données alphanumériques. Les valeurs d'attribut peuvent être prédéfinies ou spécifiées lors de l'insertion du bloc. Les données d'attribut peuvent être extraites d'un dessin et insérées dans des fichiers externes.

**aubes (1)** Plaques fixées à une gaine servant au contrôle du débit d'air.

**aubes (2)** Dans un système de construction, propriété indiquant si un raccord de gaine contient des aubes directrices. Les aubes directrices sont montées sur les raccords afin de réduire les pertes de pression. Pour afficher les aubes directrices dans une vue en plan, vous devez les ajouter au style de raccord à l'aide de l'option Ajouter des aubes.

**ballast** Dispositif électrique utilisé dans les tubes fluorescents et luminaires de forte intensité. Il fournit les caractéristiques nécessaires à l'éclairage de la lampe.

**bibliothèque de symboles** Ensemble des définitions de blocs stockées dans un fichier de dessin AutoCAD unique.

**bitmap** Représentation numérique d'une image dont les bits sont référencés sous forme de pixels. Les représentations graphiques en couleur possèdent des valeurs différentes pour chaque composant rouge, vert et bleu d'un pixel.

**bloc** Terme générique désignant une association de plusieurs objets AutoCAD représentant un seul objet.

**bloc à vues multiples** Type de bloc pouvant contenir plusieurs blocs AutoCAD définis pour s'afficher différemment dans différentes vues.

**bloc de connexion** Bloc constitué de plusieurs terminaisons servant à raccorder des fils ou des câbles.

**BMP** Fichier de définition correspondant à l'image d'aperçu au format bitmap du composant ; ce fichier facilite l'identification des composants lors de leur sélection dans l'éditeur.

**boîte de dérivation** Boîte métallique ou plastique servant à la protection des connexions électriques. Les appareils et interrupteurs sont fixés aux boîtes qui sont elles-mêmes fixées sur l'ossature.

**boussole** Outil intégré à AutoCAD MEP et utilisé pour positionner des composants de systèmes de construction.

**branchement** Point d'entrée de l'électricité fournie au bâtiment.

**brasé (1)** Métal contenant du laiton.

**brasé (2)** Fonction permettant de créer un alliage de cuivre, de zinc et d'autres métaux avec des points de soudure hautement résistants.

**bride** Platine ou rondelle boulonnée sur un collier fixé sur l'extrémité d'un segment de tuyauterie pour fermer l'extrémité du tuyau ou le raccorder à un autre segment. Type de jonction qui s'associe à une autre bride afin de raccorder des tuyaux, des raccords ou des équipements.

**câble** Fils électriques protégés par un tube en plastique, une gaine métallique ou un autre matériau de protection.

**câbles d'alimentation générale** Lignes électriques entrantes alimentant le tableau de répartition électrique.

**calcul de l'altitude du radier** Altitude du radier déterminée par le résultat d'une équation mathématique. Il s'agit généralement de calculer D, valeur correspondant à l'altitude du radier d'une extrémité d'un tuyau, en fonction de l'altitude du radier de l'autre extrémité d'un tuyau (A), de la pente (B) et de la longueur horizontale (C) connues. Par exemple, si A possède une élévation supérieure à D, l'équation se présente sous la forme suivante :  $A^2(B^3C)5D$ .

**calque** Groupement logique de données équivalant aux transparents utilisés pour le dessin manuel. Les calques s'affichent individuellement ou en combinaison.

**capacité (1)** Quantité d'électricité pouvant être fournie par un appareil tel qu'un générateur.

**capacité (2)** Débit d'air utilisé pour calculer la taille des gaines à l'aide de l'outil de dimensionnement en temps réel. La capacité est automatiquement calculée

pour les systèmes équipés d'un dispositif de sortie ; cette valeur peut également être spécifiée manuellement.

**catalogue de composants** Ensemble des composants réels couramment utilisés dans un domaine particulier, organisés en dossiers de composants connexes que vous pouvez sélectionner et ajouter à vos conceptions de système de construction.

**CCF** Acronyme de Custom Content File ; fichier de contenu personnalisé qui permet de créer un script de conversion d'appareil contenant les paramètres des styles d'appareil.

**chapitre** Groupe de familles de composants connexes comprenant une structure de catalogue de composants.

**charge continue** Charge de courant électrique maximal pendant au moins trois heures, sans interruption.

**charge de chauffage** Quantité d'unité de chauffage nécessaire d'une pièce ou d'une zone en fonction de l'analyse d'espace d'ingénierie.

**charge du circuit** Tension du circuit d'alimentation et d'éclairage. La tension de tous les appareils connectés au circuit doit se trouver dans la plage de la définition de tension.

**charges de refroidissement** Quantité d'air conditionné nécessaire au refroidissement d'une pièce ou d'une zone en fonction de l'analyse d'espace d'ingénierie. La charge de refroidissement s'affiche dans la boîte de dialogue Propriétés d'ingénierie.

**chemin de câbles (1)** Assemblage de segments et raccords formant un système structurel rigide servant à fixer ou à soutenir fermement les câbles, fils et circuits.

**chemin de câbles (2)** Système de routage servant à poser les fils électriques autour d'un bâtiment.

**cheminement** Installation assurant le transport du câblage. Exemples : bacs, conduits, échelles, corbeilles, etc.

**chute de pression** Perte de pression entre l'appareil le plus haut et la source.

**circuit** Ensemble d'appareils, de pièces à vues multiples ou de composants raccordés électriquement, utilisé pour représenter le mode de connexion de l'équipement électrique aux tableaux de distribution en amont.

**circuit de prélèvement** Circuit produisant un échantillonnage des valeurs d'entrée au niveau de plusieurs points dans le temps.

**circuit terminal** Ensemble des circuits transportant le courant du tableau de répartition électrique aux appareils électriques.

**circuits câblés** Désigne les circuits contenus dans une conduite de câbles.

**clapet de chasse** Clapet servant à l'évacuation des toilettes.

**climatiseur monobloc** Système de chauffage et de conditionnement d'air été/hiver dont les composants sont tous compris dans la même unité, généralement située à l'extérieur du bâtiment.

**colonne montante (2)** Assemblage vertical de segments de tuyauterie et de raccords assurant la distribution vers le haut des liquides (eau, par exemple), généralement vers l'étage supérieur.

**colonne montante (3)** Ensemble de tuyauterie vertical raccordant un robinet à un robinet d'arrêt. Voir aussi composant.

**composant (1)** Élément fondamental représentant un objet. Exemple : le trait d'axe d'un segment.

**composant (1)** Taille de composant spécifique (dans le contexte d'AutoCAD MEP).

**composant (2)** Pièce unique ou élément d'équipement.

**composant (2)** Famille de composants (dans le contexte de l'éditeur de catalogues ou en référence au contenu).

**composant basé sur des blocs** Pièce à vues multiples dont la géométrie repose sur des blocs AutoCAD® individuels.

**composant de catalogue** Composant défini par les fichiers correspondants (fichiers DWG, XML et BMP) et regroupant les données de composant.

**conducteur principal** Circuit fournissant généralement un courant de haute capacité de transport (supérieur à celui du circuit terminal). Exemple : conducteurs de tube IRO ou barres sous gaine.

**conduite (1)** Ensemble de composants d'un système de construction servant au transport de l'air ou de l'eau d'un point à l'autre, c'est-à-dire d'un régulateur d'air ou d'une pompe vers une autre conduite, par exemple. Voir aussi composant.

**conduite (2)** Partie d'un tuyau ou d'un raccord reposant en ligne droite dans la même direction du flux que celle du tuyau auquel elle est raccordée.

**conduite de condensat** Tuyau d'évacuation de l'eau en excès dans une unité de climatisation. L'eau provient de la vapeur de condensation qui se forme sur les surfaces froides de l'unité.

**conduite parallèle (1)** Technique consistant à positionner simultanément des routages parallèles de système de tuyauterie (pour les systèmes d'eau chaude et froide ou de chauffage rayonnant) ou de tube IRO.

**conduite parallèle (2)** Technique consistant à dessiner une longueur de gaine ou une conduite de tuyau à une distance spécifique d'une géométrie existante, un mur par exemple, dans un dessin de référence.

**conduite principale (2)** Gaine principale à partir de laquelle les gaines secondaires démarrent. Il s'agit généralement de la gaine la plus longue du système.

**configuration d'affichage** Disposition des objets dans les fenêtres individuelles. Les configurations d'affichage peuvent être définies en fonction ou non de la direction de visualisation. A chaque configuration d'affichage sont associés un ou plusieurs jeux de représentations.

**connexion** Élément AutoCAD MEP placé sur un objet et qui contient des informations. Une connexion raccorde des objets (par exemple, segments de tuyau) les uns aux autres.

**conseil de correction du défaut** Info-bulle qui s'affiche lors du survol d'une icône de conseil de correction du défaut avec le curseur et qui indique un problème éventuel ainsi qu'une solution possible en rapport avec une mauvaise connexion entre deux objets.

**contenu** Éléments préconfigurés, pouvant être définis par l'utilisateur, permettant de démarrer un projet. Les modèles, les styles et les symboles sont des exemples de contenu fournis par le logiciel. Voir aussi contenu de conception.

**contenu de conception** Objets AutoCAD MEP représentant des composants réels utilisés pour les présentations de systèmes de construction complètes. Exemples : gaine, tuyau, raccord, équipement, etc.

**contrainte** Dans le générateur de contenu, entité qui contrôle la forme d'une fonction en établissant une relation entre les fonctions du modèle.

**cote (1)** Annotation indiquant la taille d'un objet ou d'un groupe d'objets. Les cotes spécifient les distances linéaires ou les angles associés, ou fournissent des remarques sur la taille.

**cote (2)** Dans le générateur de contenu, entité qui contrôle la taille d'une fonction. La modification d'une cote entraîne un redimensionnement de la

fonction. Une cote peut être exprimée sous forme d'une valeur constante, d'une valeur appartenant à un tableau, d'une valeur calculée ou encore d'une liste de valeurs.

**coude** Raccord angulaire modifiant la direction d'une conduite. Les angles de coude varient entre  $22\frac{1}{2}$  et 90 degrés.

**coude de tube IRO** Composant de tube IRO acquis auprès du fournisseur de tube IRO ; doté d'un rayon de courbure basé sur la taille nominale de tube IRO correspondante et sur la norme sectorielle américaine de rayon de courbure *Other Bends*.

**coup de bélier** Martèlement ou claquement dans une tuyauterie provoqué par la variation soudaine de la pression après la fermeture d'un robinet.

**coupe (1)** Représentation de la structure interne d'un objet, comme coupé par un plan imaginaire.

**coupe (2)** Représentation de l'intérieur d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment, comme coupé(e) selon la verticale.

**coupe (3)** Projection orthogonale d'un modèle.

**coupe-circuit** Interrupteur servant à couper le flux électrique dans un circuit.

**courant continu (CC)** Courant électrique circulant dans une seule direction.

**courbe** Trait d'axe de la géométrie le long duquel les objets sont construits.

**courbe d'ancrage** Grille linéaire raccordant des points de noeud à un objet avec une courbe de base (polyligne, par exemple).

**courbe d'étiquette** Courbe imaginaire sur laquelle repose le texte.

**courbe de base** Courbe utilisée pour définir des objets de dessin spécifiques, notamment des lignes, des polygones et des arcs. De nombreux objets ne possèdent pas de courbe de base. Ils doivent donc être définis avec l'option d'ancrage à la courbe ou de courbe d'ancrage. Voir aussi ancrage à une courbe et courbe d'ancrage.

**critères de conception** Informations telles que le type de conception, la vitesse ou la charge maximale, l'espace requis ou les spécifications matérielles.

**DDXML** Acronyme de Duct Design Extensible Markup Language. Format XML conçu pour le stockage et le transfert des spécifications de conception relatives aux réseaux de gaines.

**DE** Diamètre extérieur.

**débit** Volume de liquide qui traverse un tuyau pendant un intervalle de temps donné.

**débit par appareil** Facteur de calcul de la charge des appareils sanitaires.

**décalage** Voir justification/décalage.

**décalage du bord** Distance entre la face d'un composant et une ligne de base spécifique.

**décomposer** Conversion d'un objet complexe (bloc) en objets de base (lignes et cercles).

**découpe** Coupe dans un panneau ou une poutre servant à l'insertion d'un appareil.

**degré de liberté** Dans la phase de modélisation du composant, ce terme désigne dans quelle mesure un objet géométrique comme une ligne, un arc ou un cercle peut modifier la forme ou la taille. Par exemple, un cercle possède deux degrés de liberté : son centre et son rayon. Lorsque ces deux valeurs sont connues, il n'existe plus de degré de liberté.

**demande de charge estimée** Charge calculée basée sur la définition de facteur de charge pour un circuit d'alimentation et d'éclairage ou un appareil.

**dépendant de la direction** Condition par laquelle l'affichage d'un objet dépend de la direction de visualisation.

**DesignCenter™** Fenêtre d'affichage similaire à celle de l'Explorateur Windows®, dans laquelle vous pouvez facilement rechercher, manipuler et trier les dessins et leurs composants. DesignCenter est composé des volets suivants : arborescence hiérarchique, palette, aperçu et description. Vous pouvez faire glisser le contenu de la palette vers un dessin ouvert.

**détendeur de pression** Dispositif appliqué au point d'entrée de l'eau dans la maison, permettant d'éliminer ou de réduire la pression causée par un coup de bélier.

**déviator de flux** Modification du sens d'un liquide, tel que l'eau, dans un tuyau ou une suite de tuyaux.

**DI** Diamètre intérieur.

**diagramme de colonnes montantes** Egalement appelé diagramme des colonnes montantes. Ce diagramme, moins fréquent dans les dessins de construction, illustre le système de plomberie dans l'élévation. Il s'applique aux bâtiments de plus de deux étages, au sein desquels plus d'un diagramme

de colonnes montantes est nécessaire pour décrire le système de plomberie entier.

**diagramme des colonnes montantes (1)** Diagramme orthogonal relatif aux colonnes montantes. Voir aussi diagramme de colonnes montantes.

**diagramme des colonnes montantes (2)** Voir aussi diagramme de colonnes montantes et diagramme des segments verticaux.

**diagramme des segments verticaux** Diagramme de colonnes montantes le plus fréquemment utilisé en plomberie. Il offre une représentation 3D du système de plomberie dans un dessin 2D. Ce diagramme respecte les proportions même s'il n'est pas à l'échelle : une longue conduite dans un plan s'affiche également sous la forme d'un long tuyau dans le diagramme. Le diagramme inclut les symboles de tuyauterie et de raccord.

**diagramme du flux** Dessin symbolique, généralement bidimensionnel, indiquant la logique et le fonctionnement d'un système de construction.

**diagramme du système électrique** Dessin symbolique, généralement bidimensionnel, indiquant la disposition d'un système électrique.

**diaphragme** Fine membrane de séparation.

**différence d'élévation** Différence entre le tuyau sélectionné et l'appareil le plus haut.

**dimensionnement en temps réel** Outil servant au calcul de la taille d'un objet au fur et à mesure que vous le dessinez. Il existe des outils de dimensionnement en temps réel pour les réseaux de gaines et les fils.

**direction du flux** Sens de déplacement d'un volume de liquide.

**DN** Abréviation de la cote de diamètre nominal d'un composant.

**documentation** Enregistrements de sortie d'un projet de construction ; ils sont composés de dessins de travail, de spécifications, de nomenclatures et d'autres informations relatives à la construction.

**documents de construction** Dessins de travail, nomenclatures et spécifications nécessaires à la composition d'un bâtiment. Également appelés DC.

**domaine** Dans le générateur de contenu, correspond à une famille définie par un jeu de caractéristiques communes au sein d'un secteur technique donné. Liste fixe de groupes de composants, où chaque groupe est basé sur un type de composant de système de construction, par exemple, gaine, tuyau, chemin de câbles, tube IRO, plomberie ou pièce à vues multiples. Les groupes ont un



comportement unique dans AutoCAD MEP étroitement lié au type de composant.

**données d'ingénierie** Spécifications de conception affectées aux espaces, aux zones et aux réseaux de gaine ; s'utilisent pour calculer les besoins énergétiques des pièces et des zones.

**données de composant** Ensemble de paramètres dont les valeurs définissent un composant. Celles-ci sont stockées dans un fichier XML.

**données personnalisées** Paramètre de taille unique défini par l'utilisateur qui peut s'appliquer à une famille de composants ou être spécifique à chaque taille de composant.

**DWG** Format de fichier de définition de composant permettant de stocker la géométrie du modèle ; utilisé pour enregistrer les images vectorielles au sein d'AutoCAD.

**DWT** Format de fichier standard pour les fichiers de gabarit AutoCAD. Voir aussi gabarit.

**échelle** Facteur permettant de définir les dimensions physiques de l'objet  
Tableau de distribution dans le dessin.

**éditeur de catalogues** Outil servant à modifier le contenu des catalogues, afin d'y ajouter des informations de suivi d'un nouveau composant, par exemple. Voir aussi contenu.

**élément architectural** Objet architectural tel qu'une porte, un mur et une fenêtre. Voir aussi objets AEC.

**élévation (1)** Valeur Z par défaut située au-dessus ou au-dessous du plan XY du système de coordonnées actuel. L'élévation sert à la saisie des coordonnées et à la spécification des emplacements.

**élévation (2)** Distance verticale entre le point d'entrée du liquide dans un tuyau et son point de sortie.

**élévation (3)** Projection orthogonale d'un modèle d'édifice. Voir aussi modèle.

**élévation basse de l'intervalle d'affichage** Elévation du bas du plan d'étage ; niveau de coupure des composants d'affichage de la catégorie Non détaillé et En dessous.

**élévation haute de l'intervalle d'affichage** Elévation du haut du plan d'étage ; niveau de coupure des composants d'affichage de la catégorie Détaillé et Au-dessus.

**embout femelle** Méthode de jonction où le tuyau ou raccord dispose d'une extrémité agrandie pour accepter l'extrémité mâle d'un tuyau ou d'un raccord. La profondeur de connexion est définie par la valeur de la longueur d'insertion de connexion. Voir aussi longueur d'insertion de connexion.

**embout mâle** Tuyau ou raccord de raccordement inséré dans un manchon femelle.

**emmanché-soudé** Méthode de jonction où un tuyau est inséré dans la prise d'un manchon, d'un raccord ou dans la buse d'un équipement. Le tuyau est ensuite soudé dans la prise. Cette méthode est similaire à celle de la jonction à brasure pour la tuyauterie. La profondeur de connexion est définie par la valeur de la longueur d'insertion de connexion. Voir aussi longueur d'insertion de connexion.

**emmanché-soudé** Caractéristique d'un ensemble de pièces en métal filetées et torsadées, puis insérées les unes dans les autres par fusion.

**emplacement** Coordonnées X, Y, Z du composant sur le dessin. La propriété d'emplacement englobe également le point d'insertion ainsi que l'angle de rotation.

**épaisseur du matériau** Epaisseur du matériau d'un composant.

**épaisseur du revêtement** Epaisseur du revêtement ajouté à l'intérieur d'un composant.

**équipement d'entretien** Equipement nécessaire (disjoncteur ou interrupteur, fusibles et accessoires) situé près du branchement d'un bâtiment et faisant office de contrôle principal et de dispositif de commutation de l'alimentation générale du bâtiment.

**espace** Outil de modélisation de l'espace intérieur et des éléments de transfert de chaleur dans une pièce. L'espace stocke également les données d'ingénierie, telles que les conditions requises en termes de température de calcul et de débit d'air. Les informations sur les espaces sont analysées afin de déterminer les besoins énergétiques d'un bâtiment.

**espace objet** L'un des deux espaces principaux hébergeant les objets. Un modèle d'édifice est placé dans un espace de coordonnées 3D appelé espace objet. La présentation finale des vues et annotations spécifiques de ce modèle est placée dans un espace papier. Voir aussi espace papier.

**espace papier** L'un des deux espaces principaux hébergeant les objets. L'espace papier est utilisé pour la création de présentations finalisées prêtes pour l'impression ou le traçage, par opposition aux phases de dessin ou de

conception. L'espace objet est utilisé pour la création de votre modèle. Voir aussi espace objet.

**étape de développement de la conception** Phase au cours de laquelle la conception est appliquée au modèle d'édifice entier.

**étiquette** Annotation permettant d'afficher des informations relatives aux objets ou aux composants dans un dessin. Exemples : texte, définition de bloc, cotes, etc.

**étiquette d'appareil** Annotation reliant les informations du jeu de propriétés aux tables de nomenclature des appareils. Exemple : toilettes et lavabos.

**étiquette d'élévation** Annotation servant à coter les vues en plan et en coupe. Voir aussi symbole d'annotation.

**étiquette de nomenclature** Etiquette d'annotation unique liée à un objet du dessin par un ancrage à la nomenclature dans le but d'extraire les données de nomenclature et de les afficher dans le dessin.

**étiquette système** Annotation permettant de gérer les abréviations des types de systèmes dans le cadre de l'étiquetage.

**excentré** Paramètre permettant de réaliser des piquages aux emplacements souhaités dans un segment de gaine.

**fabrication** Processus d'élaboration des raccords de gaine ou d'assemblage des tronçons de tuyauterie.

**face de jonction des brides** Face de jonction d'une bride qui est en contact avec la bride qui crée le raccord afin de terminer une connexion.

**facteur de charge** Dans un circuit électrique, rapport entre la puissance installée (en kVA ou en ampères) appelée simultanément par le circuit et la puissance totale installée. Un facteur de charge de 80 %, par exemple, signifie que le circuit n'appelle jamais plus de 80 % de la puissance installée simultanément. Cette valeur est définie avec un nom de style et s'affiche dans le gestionnaire de circuits pour les types de système d'alimentation et d'éclairage.

**famille de composants** Ensemble de tailles de composant connexes.

**fenêtre** Zone délimitée affichant certaines portions de l'espace objet d'un dessin. La variable système TILEMODE détermine le type de fenêtre créé.

- Lorsque TILEMODE est égale à 0 (désactivée), les fenêtres peuvent être déplacées et redimensionnées, tout comme des objets.

- Lorsque TILEMODE est égale à 1 (activée), la zone de dessin entière est divisée en plusieurs fenêtres ne pouvant pas se chevaucher.

**fenêtres flottantes** Limites créées dans l'espace papier servant à afficher les vues. Voir aussi espace papier.

**fileté** Méthode de jonction où un tuyau est préparé avec une extrémité mâle fileté. Le tuyau est ensuite inséré et vissé dans un manchon femelle fileté, un raccord ou dans la buse d'un équipement.

**filtre à sable** Ensemble de couches de sable nivelées et agrégées servant à la production d'eau potable.

**flèche de renvoi** Segment de fil connectant l'extrémité d'un circuit au tableau de distribution associé. La flèche indique l'orientation du tableau de distribution placé dans un dessin d'équipement électrique.

**flèche nord** Symbole graphique indiquant le nord sur un plan de site ou un autre dessin de vue en plan.

**flexible** Élément flexible utile à la connexion d'un segment à un composant. Il existe divers motifs de segments flexibles.

**flotteur** Dans un réservoir, sphère raccordée à un robinet à flotteur qui monte et descend en fonction du niveau de l'eau dans le réservoir, servant ainsi d'obturateur du robinet.

**flux de travail** Processus général de conception d'un système de construction ou d'un projet de conception. Un flux de travail se compose de plusieurs phases (ou étapes).

**fonction** Dans le générateur de contenu, bloc de construction d'un modèle de composant paramétrique. Vous pouvez combiner plusieurs fonctions pour créer un modèle paramétrique.

**forme** Apparence physique d'un segment ou d'un raccord (rectangulaire, ovale, ou circulaire) qui détermine le catalogue de composant à utiliser lors du positionnement.

**gabarit** Dessin prototype constitué de paramètres, de bordures et d'onglets de positionnement prédéfinis pouvant servir de base à la création d'un dessin.

**gaine de soufflage** Longueur de gaine transportant l'air qui sera distribué à un bâtiment ou une pièce.

**gaine technique** Saignée verticale dans un mur destinée au passage des gaines, des tuyaux et des fils dans un bâtiment.

**gbXML** Acronyme de Green Building Extensible Markup Language. Format XML conçu pour le stockage et le transfert des informations de construction dans les dessins de CAO. Le format gbXML sert à stocker les données d'espace et de zone et peut également être utile au calcul des besoins énergétiques à l'aide d'un outil externe.

**générateur de contenu** Utilitaire permettant de créer des composants personnalisés, tels que des raccords et des équipements, pour les présentations de systèmes de construction.

**gestionnaire d'affichage** Emplacement central pour toutes les informations du dessin.

**gestionnaire de calques** Emplacement central pour toutes les informations sur les calques du dessin.

**gestionnaire des styles** Le gestionnaire des styles fournit un point centralisé à partir duquel vous pouvez travailler sur des styles provenant de plusieurs dessins et gabarits.

**GFCI (GFI)** Acronyme de Ground Fault Circuit Interrupter. Type de disjoncteur ou de prise (obligatoire dans les cuisines et salles de bain) protégeant contre les décharges électriques.

**grille** Objet AEC auquel vous pouvez ancrer d'autres objets, tels que des poteaux, afin de contraindre son emplacement.

**grille d'accrochage** Grille invisible verrouillant la position du curseur dans un alignement précis et avec un incrément d'accrochage spécifique lorsque le mode d'accrochage est activé. La grille d'accrochage ne correspond pas nécessairement à la grille visible, contrôlée séparément par la commande GRILLE. Voir aussi angle d'accrochage et mode d'accrochage.

**groupe de systèmes** Nom du groupe associé à la définition de système d'un composant. Les groupes de systèmes permettent d'associer ou de regrouper plusieurs systèmes.

**hauteur de coupe** Élévation du plan de coupe dans le plan d'étage ; niveau de coupure des composants d'affichage détaillé ou non.

**hauteur de surface** Hauteur globale d'un espace d'ingénierie, épaisseur du plafond et espaces au-dessus du plafond inclus.

**ID** Abréviation d'identification. Numéro ou chaîne de caractères assignés aux symboles. L'ID permet également de regrouper les symboles schématiques, les appareils et les tableaux de distribution dans le but de créer des nomenclatures.

**ID de la désignation** Chaîne de caractères ou numéro facultatifs assignés à la ligne schématique. La désignation permet également de regrouper les lignes schématiques dans le but de créer des nomenclatures.

**identificateur** Etiquette alphanumérique unique pour un objet de la base de données AutoCAD.

**identification de calque** Méthode consistant à placer les objets dans un calque spécifique au fur et à mesure qu'ils sont dessinés. Vous pouvez affecter un identificateur de calque particulier à un nom de calque prédéfini.

**indicateur de direction du flux** Annotation servant à l'affichage graphique du sens d'un liquide, tel que l'eau, dans un tuyau ou une suite de tuyaux. Cet indicateur s'affiche généralement sous la forme d'une pointe de flèche placée sur la ligne représentant le ou les tuyaux.

**indicateur de hauteur** Annotation d'élévation remplaçant les mesures linéaires et indiquant la hauteur des tuyaux et des raccords.

**indicateurs de pente** Flèches d'annotation indiquant la pente d'un segment de tuyauterie. Voir aussi pente.

**info-bulle** Description des éléments de l'interface, notamment les barres d'outils et les icônes, qui s'affiche lorsque vous placez le curseur sur ces derniers.

**intensité nominale du disjoncteur** Valeur contenant des informations provenant d'une nomenclature de tableaux. Cette propriété des circuits d'alimentation et d'éclairage ne doit pas être confondue avec l'intensité nominale associée au tableau de distribution.

**interférences spatiales** Condition d'intersection ou de contact incorrecte entre deux composants. Les interférences sont dites fortes lorsque les composants entrant en contact produisent une condition de conception physiquement impossible, telle que l'introduction d'un tuyau dans une gaine. Les interférences sont dites légères lorsque la condition n'affecte que les éléments de conception, tels que l'allocation d'espace, le type de matériau, la valeur du pouvoir isolant et les méthodes d'accès.

**interrupteur à commande déportée** Portion de circuit entre un bloc d'éclairage sur lequel est connecté un appareil, et l'interrupteur mural qui permet de contrôler l'éclairage et d'autres charges. Egalement défini en tant que commutateur du circuit terminal.

**interrupteur unipolaire** Interrupteur contrôlant un appareil à partir d'un emplacement précis.

**isométrie** Option d'AutoCAD Architecture désignant le plan isométrique actuel (gauche, supérieur, droit).

**isométrique** Dessin (ou vue) dans lequel les axes X, Y et Z sont espacés de 120 degrés les uns par rapport aux autres et l'axe Z est projeté verticalement.

**jeu de paramètres d'affichage** Jeu enregistré des représentations d'affichage pouvant être associées à une configuration d'affichage. Voir aussi configuration d'affichage et représentation d'affichage.

**jeux de représentations** Voir jeu de paramètres d'affichage.

**jonction** Méthode permettant de connecter des segments de tuyau les uns aux autres, à des raccords, ou à des équipements comme les brides, les manchons ou les soudures bout à bout.

**justification/décalage** Valeur déterminant l'orientation d'un segment par rapport à son trait d'axe lors du positionnement.

**levier (1)** Barre rigide transmettant et modifiant la force ou le mouvement lorsque la force est appliquée à deux points et déviée vers un troisième point.

**levier (2)** Pièce en saillie contrôlant le réglage d'un mécanisme.

**ligne cachée** Parties d'un objet AutoCAD MEP pouvant être affichées avec un type de ligne défini par l'utilisateur lorsqu'elles sont masquées par un objet situé à une élévation supérieure. Par exemple, une ligne cachée peut s'afficher en pointillé.

**ligne de base** Ligne définie, mais imaginaire, sur laquelle les objets peuvent reposer.

**ligne de commande** Zone de texte sur l'écran réservée à la saisie clavier, aux invites et aux messages.

**ligne de correspondance** Annotation faisant référence à un dessin distinct contenant d'autres parties d'un modèle. Par exemple, une vue en plan d'un bâtiment formée de deux dessins contenant l'un le côté est du bâtiment, l'autre le côté ouest, possède une ligne de correspondance sur chaque dessin indiquant l'emplacement de la division du bâtiment.

**ligne de repère** Ligne connectant visuellement les annotations à un objet du dessin.

**ligne isométrique** Ligne représentant les variations de pression ou de température dans des conditions de volume constant.

**ligne principale d'alimentation d'immeuble** Lignes de service en sous-sol qui relient la rue principale, y compris les colonnes montantes issues d'un pôle, d'une autre structure ou de transformateurs, et le premier point de connexion aux lignes de branchement d'un bâtiment.

**logement** Espace permettant d'installer des disjoncteurs dans un tableau électrique (également appelé "pôle").

**longueur** Unité de mesure pour les gaines, tuyaux, chemins de câbles ou tubes IRO ; s'avère utile lorsqu'il s'agit de déterminer le nombre de segments individuels à commander à un fournisseur.

**longueur d'insertion de connexion** Correspond à la longueur du tuyau insérée dans un manchon, soit en tant que coupe fileté ou que segment emmanché-soudé afin de raccorder le tuyau. La longueur d'insertion de connexion fait partie de la longueur globale d'un segment de tuyauterie et correspond à la longueur minimale requise pour une connexion adéquate.

**longueur de gaine et tuyau** Longueur réelle d'un segment de gaine ou de tuyau. Vous pouvez diviser des segments ou l'ensemble d'une conduite en plusieurs segments.

**longueur développée** Plus longue conduite de tuyau, y compris la longueur équivalente des raccords.

**longueur du circuit** Estimation de la longueur totale du circuit suivant le positionnement des appareils dans le dessin. La longueur du circuit s'obtient par l'addition des distances entre les appareils électriques et celles des montée/descente entre les élévations des fils et des appareils.

**manchon** Type de jonction permettant de raccorder deux tuyaux. Les manchons sont généralement utilisés pour la tuyauterie de type fileté, emmanché-soudé, rainuré ou collé. La profondeur de connexion est définie par la valeur de la longueur d'insertion de connexion. Voir aussi longueur d'insertion de connexion.

**marque d'élévation** Annotation désignant le point de coupe des objets source dans le but de créer une vue d'élévation.

**marques de détails** Annotation faisant référence à un autre dessin qui contient un détail du dessin d'origine.

**matériau** Substance de fabrication d'un composant. Exemple : plastique, métal, acier, etc.

**méthode de positionnement** Moyen choisi pour dessiner une longueur de gaine ou une conduite de tuyau ou de tube IRO.

**mise à la terre** Également appelé mise à la masse. Opération destinée à éviter aux personnes en contact avec des pièces métalliques tout risque de décharges électriques dues à l'absence de liaison à la terre.



**mode** Détermine le type de mode de dessin (orthogonal ou isométrique) lors de la création d'un diagramme schématique à l'aide de lignes schématiques et de symboles schématiques.

**mode d'accrochage** Mode de dessin dans lequel le curseur est verrouillé dans l'alignement d'une grille invisible, forçant ainsi l'accrochage du curseur au point le plus proche de la grille. Voir aussi angle d'accrochage et grille d'accrochage.

**mode de positionnement** Paramètre par lequel les noeuds d'une grille peuvent être espacés régulièrement, de manière répétitive ou manuellement.

**mode de segmentation** Méthode de positionnement de gaines ou tuyaux flexibles. Vous pouvez spécifier le mode Ligne, Arc ou Spline.

**modèle (1)** Représentation 2D ou 3D d'un ou de plusieurs objets.

**modèle (2)** Dans le générateur de contenu, forme paramétrique représentant toutes les tailles possibles ; elle est définie par les paramètres, la géométrie, les cotes et les contraintes géométriques.

**modèle d'édifice** Représentation bidimensionnelle (2D) ou tridimensionnelle (3D) d'un ou de plusieurs objets de construction tels que des objets architecturaux, structurels ou MEP.

**module** Assemblage de composants interconnectés et indépendants qui constitue un appareil, un instrument ou un équipement identifiable.

**nettoyage** Jonction entre deux composants obtenue par allongement, raccourcissement ou coupure des lignes qui délimitent ces derniers. Par exemple, pour ajouter un coude à une conduite, les segments sont raccourcis de la longueur nécessaire au positionnement du coude.

**nettoyage de lignes (règles de conception)** Processus de raccourcissement, ou de prolongement, de segments ou de composants de tuyauterie dans le but d'afficher les objets connectés. Les règles de conception désignent le processus automatique qui a lieu lorsque les objets sont assemblés.

**noeud (1)** Spécification d'accrochage aux objets pour les points d'emplacement et de définition de cote ainsi que les points d'origine du texte de cote.

**noeud (2)** Point auquel vous pouvez attacher un objet AEC afin de contrôler la position et la rotation de l'objet.

**nom** Chaîne de caractères identifiant un composant. Le nom des composants des catalogues et de contenu (par exemple, les symboles schématiques) est prédéfini. Il est en revanche défini par l'utilisateur pour les composants personnalisés (par exemple, les pièces à vues multiples).

**nom de la taille du composant** Nom unique d'un composant stocké dans le catalogue de composants qui est utilisé lors de la sélection de composants à positionner.

**nom du circuit** Propriété commune à tous les types de système qui identifie le circuit en fonction de la stratégie d'attribution de nom du circuit spécifiée dans les préférences électriques. Cette propriété peut être modifiée dans le gestionnaire des circuits.

**nom du style** Nom permettant d'identifier les styles de composants. Voir aussi style.

**nom du tableau de distribution** Identifiant unique servant à différencier les tableaux de distribution lors de la création de circuits.

**nombre d'appareils** Nombre total d'appareils connectés dans le dessin et sur le circuit ; commun à tous les types de système.

**nombre de phases** Caractéristique d'un type de courant électrique particulier (monophasé/triphasé).

**nomenclature (1)** Tableau de données extraites d'objets du dessin. La nomenclature est utile à la création de listes de matériaux, de charges de tableaux de distribution et des tableaux correspondants.

**nomenclature (2)** Processus de création de tables graphiques contenant des informations détaillées sur les matériaux requis pour l'achat et la construction du système. Par exemple, une nomenclature de tableaux est une table répertoriant tous les circuits et composants associés à un tableau de distribution particulier dans une structure de construction.

**norme de calque** Liste prédéfinie de noms de calque ou de noms de groupe de calques, à laquelle vient s'ajouter un ensemble de règles déterminant la création de noms de calque.

**nuage de révision** Contour en forme de nuage indiquant les modifications apportées aux dessins de construction finaux.

**objet** Ensemble d'un ou de plusieurs éléments graphiques, par exemple, des lignes, des cercles, des polygones, du texte ou des cotes, traités comme un seul élément pour la création, la manipulation et la modification.

**objets AEC** Objets créés avec AutoCAD Architecture. Exemples : portes, murs, fenêtres, etc.

**objets de la colonne montante** Symboles couramment utilisés dans un diagramme des colonnes montantes : descente, colonne montante, té vers le

haut/vers le bas, descente et pose, descente et rotation, départ du té en haut, départ du té en bas, croix et colonne montante, coude en plan et té en plan.

**onglets de positionnement** Système d'onglets permettant de naviguer entre les espaces objets, dans lesquels vous effectuez la plupart de vos créations et modifications de dessins, et d'accéder à d'autres pages préconfigurées.

**orbite** Commande permettant de visualiser un objet dans une fenêtre d'affichage graphique comme le visualiseur flottant ou le visualiseur d'objets ; la géométrie de la vue sélectionnée par l'utilisateur pivote autour d'un axe central. La commande d'affichage Orbite 3D permet à l'utilisateur d'inspecter l'objet en temps réel. Voir aussi Orbite 3D, visualiseur flottant et visualiseur d'objets.

**Orbite 3D (commande d'affichage)** Permet de modifier le point de vue d'un objet ou d'un modèle entier. Voir aussi orbite.

**orthogonal** Caractéristique des pentes perpendiculaires ou tangentes au point d'intersection.

**outils de gestion des calques** Outils vous permettant d'organiser, de trier et de grouper les calques, ainsi que d'enregistrer et de coordonner les schémas de calques.

**panneau d'accès** Ouverture permettant d'accéder à un équipement ou à des composants cachés sans affecter les composants du mur ou du système de construction.

**par défaut** Valeur prédéfinie pour les paramètres ou la programmation. Les options et valeurs par défaut sont représentées par le signe "<>".

**paramètres** Propriétés d'un composant requises pour sa génération. Exemples : hauteur, largeur.

**paramètres de l'environnement de dessin** Variables et paramètres des nouveaux dessins définis dans le gabarit de dessin par défaut. Voir aussi gabarit.

**paramètres de taille** Type de données de composant spécifique permettant de définir une ou plusieurs tailles de composant, suivant le type de stockage dans la famille de composants.

**paramétrique** Dans le générateur de contenu, solution ou méthode exploitant les valeurs définies pour les paramètres du composant afin de déterminer la configuration géométrique du composant.

**passage étanche** Tuyau court renfermant un fil ou un câble électrique.

**pen**te (1) Valeur d'inclinaison d'un segment, généralement exprimée par le rapport ordonnée/abscisse. L'élévation désigne la différence d'élévation à la verticale entre une extrémité et l'autre du segment. La longueur désigne la distance parcourue par le segment .

**pen**te (2) Valeur d'inclinaison d'un segment, généralement exprimée par le rapport ordonnée/abscisse du segment. En règle générale, la pente s'exprime en format fractionnaire, 1/4 de pouce/1 pied ou 1/10. Voir aussi pente.

**perspectives** Vues tridimensionnelles d'un modèle dans lesquelles la taille de l'objet diminue en fonction de son éloignement par rapport à l'utilisateur. Cela permet d'obtenir une représentation réaliste du modèle. Les vues en perspective sont obtenues à l'aide de la caméra AEC.

**phase conceptuelle** Première phase de conception d'un projet de construction. Egalement appelée conception schématique ou phase préliminaire.

**phase de conception schématique** Première phase de conception d'un projet de construction. Egalement appelée phase conceptuelle ou phase préliminaire.

**phase de documentation** Phase du projet au cours de laquelle les annotations sont ajoutées au dessin pour clarifier et consigner des spécifications de conception, ainsi que pour référencer ensemble les documents de construction dans leur intégralité. Voir aussi annotation.

**pièce à vues multiples** Bloc à vues multiples possédant des connexions intelligentes. Exemple : portillons de service, serpentins, ventilateurs, filtres, pompes, etc. Voir aussi bloc à vues multiples.

**pièces du commerce** Pièces fabriquées en série, disponibles en stock et couramment utilisées dans l'industrie du bâtiment.

**piquage** Branchement d'un tuyau sur un autre composant que le composant central (principal) du système. Fréquemment utilisé pour la distribution ou le transport du gaz.

**plage d'affichage** Plage de l'élévation au-dessus et en dessous du plan de coupe.

**plan de coupe** Hauteur à laquelle un objet est coupé afin de produire la représentation du plan ; paramètres de définition des élévations d'un plan d'étage (Élévation haute de l'intervalle d'affichage, Hauteur de coupe et Élévation basse de la configuration d'affichage).

**plan de travail** Plan infini associé à une ou plusieurs fonctions du modèle. Les plans de travail définissent un lieu dans l'espace dans lequel il est possible de générer le modèle.

**plénum** Aire de contact entre le réseau de gaines et un four. Il s'agit de l'emplacement privilégié du serpentin évaporateur, principal composant intérieur du système de climatisation.

**pneumatique** Fonctionnant à l'air ou à pression d'air.

**poignée** Point de contrôle servant à la modification des objets de type espace, symbole schématique et segment de gaine.

**poignée de chasse** Bouton ou levier que l'on actionne pour mettre en marche le cycle d'évacuation d'eau des toilettes.

**point de base** Point autour duquel pivote un bloc AutoCAD. Egalement appelé point d'insertion du bloc.

**positionnement contraint** Dessin de tuyau entre deux objets de tuyau existants (tuyaux ou raccords).

**positionnement non contraint** Dessin de tuyau entre un objet et un point dans l'espace.

**pouvoir isolant** Epaisseur de la couche d'isolation qui couvre un composant.

**préférences de routage** S'utilisent pour dessiner des systèmes de construction précis lors du positionnement automatique et pour spécifier le composant de tuyau ou de tube IRO à insérer lors du positionnement de la conduite.

**pression du flux** Pression au sein du tuyau d'alimentation en eau lors de l'écoulement de l'eau dans le robinet.

**primitive** Version limitée d'un modèle de composant destinée à servir à plusieurs reprises pendant la création du composant. Une primitive peut représenter une forme basique (boîte) ou complexe (connexion tuyau à bride).

**programme d'activation d'objet** Voir aussi AEC Object Enabler.

**projection orthogonale** Représentation 2D d'un modèle ou d'un objet 3D par projection à plat. Elle est généralement composée de trois vues de l'objet (ou modèle) : dessus, face, latéral.

**propriétés d'affichage** Propriétés affectant la manière dont s'affiche un objet dans le dessin. Vous pouvez remplacer les propriétés par défaut de la configuration d'affichage actuelle en modifiant la visibilité, le calque, la couleur, le type de ligne, les hachures et la hauteur du plan de coupe d'un objet.

**propriétés d'ingénierie** Besoins énergétiques affectés aux espaces et aux zones. Ils sont calculés par un outil externe, dont les résultats d'analyse sont importés dans le dessin et affectés aux zones appropriées.

**propriétés de composant** Caractéristiques ou données spécifiques d'un composant de système de construction.

**raccord** Tout type de connexion servant à relier deux ou plusieurs segments tels qu'un té et un coude.

**raccord ASHRAE** Raccord de gaine identifié et décrit dans la base de données des raccords de gaine de l'ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers), organisme de normalisation américain dans le domaine du chauffage, de la ventilation et de la climatisation.

**raccord de plomberie** Composant de plomberie servant à l'assemblage des segments de tuyauterie. Exemples : coude, té, union, manchon, etc.

**raccord en Y** Raccord en forme de Y servant à la création de conduites secondaires.

**raccord réducteur** Voir réduction.

**raccordement électrique** Longueur de câbles partant des lignes d'alimentation aérienne d'une compagnie électrique jusqu'au point de connexion du bâtiment.

**raccords rapides étanches** Assemblage temporaire de plusieurs tuyaux. Les extrémités rainurées (mâle et femelle) des segments de tuyauterie garantissent l'étanchéité du raccordement.

**radier** Zone de l'intérieur d'une conduite d'évacuation ou d'égout où le niveau de liquide est le plus élevé.

**rayon de cintrage** Spécification du rayon conforme aux normes en vigueur ; dépend de la taille nominale du composant.

**rayon de courbure** Voir rayon de cintrage.

**réduction (1)** Section conique d'un conduit de fumée ou d'air formant une transition entre le conduit et le carneau.

**réduction (2)** Raccord permettant l'assemblage de segments de plusieurs tailles.

**référence d'entité** Objet qui fait référence à un autre objet et qui est mis à jour dynamiquement si l'objet référencé est modifié. Les références d'entités sont similaires aux blocs, à l'exception près que leurs définitions doivent rester des objets dans l'éditeur de dessin.

**référence externe (Xréf)** Dessin lié à un autre dessin.

**régénérer** Parcourir une structure de catalogue de composants et valider tous les composants.

**régénérer (regen)** Commande permettant de mettre à jour l'affichage d'un dessin en recalculant les coordonnées écran à partir de la base de données.

**régulateur** Appareil assurant le contrôle automatique de la température ou de la pression.

**régulateur d'air** Appareil généralement situé dans une gaine secondaire qui fournit ou évacue l'air du système de gaines afin d'assurer le contrôle de la température ou de la qualité de l'air.

**représentation d'affichage** Contrôle de l'affichage au niveau duquel l'utilisateur peut spécifier des paramètres tels que le calque, la couleur et la visibilité de chaque composant d'un objet.

**réseau** Groupe de conduites interconnectées d'un système de construction.

**robinet d'arrosage (1)** Robinet auquel peut être raccordé un tuyau d'arrosage.

**robinet d'arrosage (2)** Clapet dont l'orifice est fileté pour faciliter le raccordement d'un tuyau d'arrosage.

**rotation** Spécifie le tour circulaire d'un objet inséré dans le dessin. La rotation contrôle les angles X et Y de l'objet dans le SCU défini.

**routage** Opération simplifiant la procédure de présentation qui consiste à calculer la position du coude lors du dessin du segment suivant avec un angle spécifique.

**sanitaire** Système d'évacuation par gravité nécessitant que la tuyauterie soit inclinée suivant un angle spécifique afin d'assurer un écoulement adéquat des liquides. La norme américaine pour les angles correspond en règle générale à une distance spécifique sur un pied, par exemple, 1/4 de pouce/1 pied.

**SCG** Acronyme de Système de Coordonnées Général. Système de coordonnées de référence pour la définition de tous les objets et autres systèmes de coordonnées.

**schéma unifilaire** Dessin de vue en plan illustrant le système de plomberie avec une seule ligne afin d'en décrire sa fonction élémentaire. Le trait d'axe du tuyau, indépendamment de la taille de tuyau, est représenté par une seule ligne sur laquelle les symboles de vannes, d'équipements et d'appareils sont ajoutés. La taille des symboles est définie par le développeur.

**schématique** Dessin ou vue 2D sans échelle indiquant la logique ou le flux dans un système de plomberie. La conception schématique désigne la première phase de conception d'un projet de construction et inclut habituellement l'organisation générale des équipements ainsi qu'une présentation basique des systèmes.

**script de conversion d'appareil** Fichier de contenu personnalisé (CCF, Custom Content File) contenant les paramètres des styles de symboles schématiques. Pour plus d'informations, voir [Conversion des styles de symboles schématiques en blocs](#) (page 1056).

**script de conversion d'appareil** Fichier de contenu personnalisé (CCF, Custom Content File) contenant les paramètres des styles d'appareils. Pour plus d'informations, voir [Conversion des styles d'appareils en blocs](#) (page 1039).

**section** Objet représentant une coupe horizontale créée par l'intermédiaire de n'importe quel ensemble d'objets AEC. Voir aussi section rapide.

**section rapide** Plan généré à partir de deux points sélectionnés et d'une entité utilisée pour créer une section d'un objet AEC. Le profil obtenu devient une polyligne qui est ajoutée au calque actif. Voir aussi section.

**sectionneur de service** Interrupteur par le biais duquel l'alimentation du bâtiment peut être coupée (pour la maintenance ou en cas d'urgence).

**segment** Portion d'un réseau de gaines ou de tuyauterie. Une conduite est formée par plusieurs segments assemblés par le biais de raccords. Le segment de gaine ou de tuyau possède généralement une longueur standard déterminée par le fabricant.

**segment vertical isométrique** Segment d'un dessin ou d'une vue isométrique. Voir aussi isométrique.

**sélection rapide** Filtre de tri permettant de séparer les objets par propriété (calque, par exemple) ou par type d'objet.

**sommet** Point de rencontre de deux segments sous forme de splines. Le sommet désigne également l'emplacement vers lequel la poignée pointe dans une spline.

**sommet X** Emplacement en abscisse d'un composant ou d'un segment de tuyauterie sur un axe XY.

**sommet Y** Emplacement en ordonnée d'un composant ou d'un segment de tuyauterie sur un axe XY.

**soudé bout à bout** Type de joint où le tuyau est soudé à un autre tuyau, à des raccords ou à de l'équipement. Aucun appareil spécial n'est requis. L'extrémité de tuyau est limée en guise de préparation, puis le tuyau est soudé directement.

**soudé bout à bout** Deux pièces de métal aboutées, dont les extrémités d'aboutage sont épaissies, raccourcies et soudées à chaud.



**soufflage** Air produit par une unité de traitement d'air et utilisé pour chauffer ou refroidir un bâtiment ou une pièce.

**sous-type** Caractéristiques supplémentaires d'un type de composant. Par exemple, un segment de tuyau peut être lisse ou rigide.

**spline** Courbe polynomiale par morceaux passant au voisinage d'un ensemble donné de points de contrôle. Une gaine flexible peut être dessinée sous la forme d'une spline.

**style** Groupe de caractéristiques prédéfinies et affectées à un objet, qui déterminent son apparence et sa fonction.

**style d'identificateur de calque** Jeu d'identificateurs de calques et noms de calque associés. Voir aussi identification de calque.

**style de symbole isométrique** Propriétés du symbole par défaut, notamment l'aspect et le type de nettoyage, affectées à un symbole spécifique ou à un groupe de symboles dans un dessin ou une vue isométrique. Voir aussi isométrique.

**surface adjacente** Mur physique séparant deux surfaces d'espace d'ingénierie. Les surfaces adjacentes garantissent l'exactitude des calculs de charge.

**symbole d'annotation** Annotation explicative des composants d'un dessin. Exemples : lignes de repère, symboles de coupe, symboles de cartouche et nuages de révision. Voir aussi annotation.

**symbole d'extrémité** Bloc AutoCAD sans ancrage apparaissant généralement au début ou à la fin d'une ligne schématique.

**symbole de cartouche** Annotation qui identifie un dessin.

**symbole de coupe (1)** Annotation utilisée pour désigner le point de coupe des objets source dans le but de créer une vue en coupe.

**symbole de coupe (2)** Annotation indiquant une vue réduite d'un objet ou d'un groupe d'objets allongé.

**symbole de coupe (3)** Marque indiquant qu'un objet a été coupé ou qu'une pièce a été supprimée.

**symbole de documentation** Voir annotation.

**symbole de réservation** Annotation placée sur un composant de structure pour indiquer qu'une ouverture doit être réalisée à cet emplacement. Ce symbole permet, par exemple, de réserver l'espace nécessaire à l'insertion d'un réseau de gaines dans un mur porteur. Voir aussi annotation.

**symbole intégré** Bloc AutoCAD pouvant être ancré n'importe où sur une ligne schématique.

**symbole isométrique** Symbole représentant un composant ou un équipement d'un système de plomberie dans un dessin ou une vue isométrique. Voir aussi isométrique.

**symbole sans ancrage** Bloc AutoCAD pouvant être inséré dans un dessin sans besoin d'être connecté à un objet, ni ancré à une ligne schématique.

**système** Propriété facultative permettant de grouper les composants en fonction des systèmes de construction réels.

**système de filtrage par UV** Système de stérilisation de l'eau par le biais d'une chambre à rayons ultraviolets assurant l'élimination des micro-organismes.

**système de neutralisation des acides** Système mécanique ou chimique permettant d'équilibrer le pH de l'eau.

**table de nomenclature** Tableau des données de nomenclature extraites du dessin présenté selon les règles définies dans le style de table de nomenclature.

**tableau de contrôle** Tableau de distribution individuel ou groupe de tableaux assemblés en un seul tableau de distribution. Voir aussi tableau de distribution.

**tableau de répartition électrique** Tableau électrique principal à partir duquel tous les circuits sont raccordés et alimentés.

**taille** Cotes réelles d'un composant, y compris la longueur, la largeur, la hauteur et le diamètre.

**taille calculée** Taille réelle d'un tuyau basée sur une valeur calculée obtenue à partir du dimensionnement des canalisations d'un système de plomberie.

**taille de composant** Dans le générateur de contenu, ensemble spécifique de valeurs appliquées au modèle paramétrique en vue de définir une taille unique.

**taille nominale (1)** Terme utilisé pour faire la distinction entre la taille réelle et l'estimation d'une taille particulière normalisée. Par exemple, un tuyau de 1/4 pouce possède une cote réelle de 0.2495 pouce sur le dessin. Sa taille nominale est donc 1/4 pouce.

**taille nominale (2)** Pour un tube IRO, cette valeur correspond à la cote de diamètre, basée sur les diamètres extérieur et intérieur du tube IRO, conformément aux normes sectorielles.

**tangente** Angle d'une courbe.

**Té** Raccord en forme de T servant à la création de conduites secondaires.

**tension du circuit** Tension d'un circuit contenant les types de système d'alimentation et d'éclairage.

**terre (1)** Extrémité du courant électrique.

**terre (2)** Masse conductrice (terre) servant de retour à un circuit électrique et empêchant les hausses de tension risquant d'endommager les équipements ou d'électrocuter les personnes qui les utilisent.

**terre (3)** Egalement appelé neutre. Chemin de retour du courant dans un système électrique normalement constitué (sans défaut).

**thermie** Unité de mesure de la chaleur. 1 thermie équivaut à 100 000 BTU.

**tolérance angulaire de mise en oeuvre** Angle maximal autorisé spécifié dans le contenu indiquant que les connexions mâles et femelles sont toujours considérées comme étant connectées. Vous pouvez accéder à la tolérance angulaire de mise en oeuvre à partir de l'option Utiliser la tolérance de raccord de la [palette des propriétés de tuyauterie](#) (page 467).

**toron de raccordement** Fil court servant à allonger ou à raccorder des fils à une boîte de dérivation.

**trait d'axe** Ligne indiquant les axes des objets symétriques, le centre d'un segment ou d'un raccord et les trajectoires de mouvement.

**trame de faux-plafond** Disposition rectangulaire de lignes parallèles formant un motif pour le positionnement de la dalle et des installations au plafond d'un immeuble.

**travée** Dans les grilles de positionnement, élément spatial répété de façon régulière et défini par des lignes de grille.

**tube IRO** Matériel tubulaire plastique ou métallique servant à recouvrir et à protéger le câblage électrique.

**tube IRO cintré** Composant de tube IRO réalisé lors de la construction sur le site d'un projet ; doté d'un rayon de courbure basé sur la taille nominale du tube IRO correspondant et la norme sectorielle américaine de rayon *One Shot and Full Shoe Benders*.

**type** Classification d'objet (gaine, tuyau, etc.) d'un composant possédant des caractéristiques et un comportement spécifiques.

**type d'objet** Voir type.

**type de connexion** Propriété définissant l'assemblage des segments de gaine, de tuyau, de tube IRO et de chemin de câbles. En règle générale, les types de

connexion doivent correspondre afin de former une connexion valide, définie dans les styles de connexion.

**type de stockage** Ensemble de paramètres connexes dotés de caractéristiques uniques qui déterminent comment les données de composant définissent celui-ci ; 4 types de stockage : table de base, listes de constantes, constantes et calculs.

**type de système** Classification d'un système, par exemple, le type d'objet du système.

**visualiseur d'objets** Fenêtre distincte pouvant afficher n'importe quel objet de dessin. Vous pouvez manipuler et visualiser les objets à l'aide des options *Orbite*. Voir aussi *orbite*.

**visualiseur flottant** Fenêtre de l'écran dans laquelle les objets sont affichés avec les options *Orbite*. Voir aussi *orbite*.

**vitesse réelle** Vitesse du débit du tuyau sélectionné. Elle est calculée après le calcul du diamètre du tuyau et de la perte de charge.

**volant** Tête circulaire servant à la manoeuvre d'une valve, par exemple.

**vue** Représentation graphique d'un modèle à partir d'un emplacement spatial spécifique.

**vue en plan** Vue de dessus d'un dessin le long de l'axe Z et perpendiculaire au plan XY du SCU actuel.

**XML** Fichier XML contenant des données de définition de composant pour une famille de composants, incluant les paramètres courants et de taille.

**Xréf** Voir référence externe.

**zone** Groupe d'espaces modélisant une zone de chauffage et de refroidissement réelle dans un bâtiment. Les données associées à une zone sont exportées au format gbXML et analysées en vue de déterminer les besoins énergétiques.

**zone de dessin** Zone de l'écran dans laquelle le dessin s'affiche et peut être modifié. La taille de la zone de texte dépend de la taille de la fenêtre AutoCAD et du nombre de barres d'outils et d'autres éléments affichés.

# Index

- 1D
    - affichage d'un tuyau 421, 462
    - affichage graphique 421
    - gaine, dessin 330
    - représentation d'affichage 228
    - représentation d'affichage atténuée 228
  - 2 D
    - affichage d'un tuyau 421, 462
    - représentation d'affichage 228
    - représentation d'affichage atténuée 228
  - 3DROTATION, commande 40
- ## A
- abonnement, programme 50
  - abréviation 153
  - abréviation du système, définition 1347
  - accrochage
    - définition 1347
    - description 114
    - saisie 114
  - accrochage AutoCAD MEP
    - longueur de gaine parallèle (décalage) 339
  - accrochage aux objets
    - comparaison avec les outils d'accrochage MEP AutoCAD 114
    - définition 1347
  - accrochage de chemin de câbles
    - chemin de câbles ou tube IRO 709
  - accrochages aux tuyaux
    - description 454
  - AEC, feuille, gabarit de dessin 263
  - AEC, modèle, gabarit de dessin 263
  - AECBANCHORFLIPX, commande 194
  - AECBANCHORFLIPY, commande 194
  - AECBANCHORFLIPZ, commande 194
  - AECBANCHORRELEASE, commande 195
  - AECBCOMPASS, commande 197
  - AECBCOMPASSBAR, commande 197
  - AECBLAYERSTD, commande 222
  - affichage
    - 1D pour un tuyau 421
    - 2D pour un tuyau 421
    - activation de l'intervalle d'affichage en vue modèle 250
    - boussole 199
    - objet 1020
    - propriété de style 1010, 1020
    - système 156
  - Affichage (onglet) 145
    - remplacement, plan de coupe global 252
  - affichage d'objet
    - par classification 260
    - Voir aussi* système d'affichage
  - affichage de l'élévation basse, définition 1357
  - affichage de tous les points d'insertion (poignée) 728
  - affichage graphique 1D. *Voir* 1D
  - affichage personnalisé 102
    - utilisation 103
  - affichage, 1D pour un tuyau 421
  - Affichage, onglet
    - afficher par élévation 250
  - afficher par élévation
    - configuration 249
    - configuration, plan de coupe et intervalle d'affichage 247, 249, 251, 253
    - définition 1347
    - flux de travail 245
    - onglet Affichage 250
    - remplacement, plan de coupe global 252
  - aide
    - accès 53
    - aide avec la touche F1 93
    - aide contextuelle 93

- menu 92
- aide avec la touche F1 93
- aide contextuelle 93
- ajout
  - composant basé sur des blocs 1263
  - composant de chauffage, ventilation, climatisation 320
  - composant paramétrique 1090
  - conduite de tube IRO parallèle 710
  - conduite parallèle 510
  - connexion à un raccord
    - paramétrique 1144
  - cote aux pièces à vues multiples
    - paramétriques 1213, 1216, 1219
  - de cote à un raccord
    - paramétrique 1151
  - étiquette 933
  - étiquette d'élévation 966
  - longueur de gaine parallèle (décalage) 339
  - radiateur au dessin 554
  - radiateurs à l'aide d'un programme de calcul 548
  - radiateurs à l'aide de données calculées 549
  - repère, composant 942
  - symbole schématique pour un composant basé sur des blocs 1269
  - taille de composant aux raccords paramétriques 1155
  - taille de composant, pièce à vues multiples
    - paramétrique 1221, 1223, 1225
  - tuyau parallèle, radiateur 565
- ajout au radiateur 565
- ajout d'un tube IRO
  - conduite parallèle 710
- ajout d'un tuyau
  - activation de la commande d'ajout des tuyaux 478
  - conduite parallèle, décalages 510
  - connexion aux pièces à vues multiples 491
  - création d'un système 466
  - décalage de la géométrie 512
  - dessin d'un tuyau flexible 508
  - équipement intégré 477
  - joint 502
  - mannequin 425
  - outil de tuyau, palette 478
  - pièce à vues multiples 476
  - piquage 514
  - poignée 430
  - préférence, remplacement, description 499
  - raccord 502
  - segments verticaux 493
  - spécification manuelle de composant 496
  - verrouillage de l'élévation 455
- ajout de chemin de câbles
  - poignée 706
- ajout de conduite
  - création, conduite 701
- ajout de conduite de plomberie à l'aide de poignée 820
- ajout de gaine 329
  - ajout d'équipement intégré 321
  - ajout d'un piquage 289, 343
  - ajout d'une gaine inclinée 341
  - conduite parallèle (décalage) 339
  - connexion aux pièces à vues multiples 328
  - connexion via les Xréfs 342
  - conversion de polylignes en gaine flexible 347
  - création de ligne 347
  - décalage de la géométrie 340
  - description 322
  - dessin d'une conduite 322
  - dessin d'une gaine 1D 330
  - dessin d'une longueur verticale 330
  - flexible 338
  - poignée 329
  - raccord 336
  - utilisation du dimensionnement en temps réel 322
  - verrouillage de l'élévation 342

ajout de tube IRO  
  poignée 706

ajout de tuyau  
  à propos 477  
  conduite parallèle (radiateur) 565  
  palette des propriétés 467  
  utilisation de solution de  
    routage 414

ajout, chemin de câbles  
  ajout manuel, raccord 716  
  création de conduite 701  
  création, conduite 701  
  méthode 698

ajout, poignée  
  plomberie 820  
  pour un tuyau 430

ajout, tube IRO  
  ajout manuel, raccord 716  
  création de conduite 701  
  création, branche 708  
  méthode 698

ajuster l'inclinaison, définition 1347

AJUSTER, commande 41

ALIGN, commande 31

alignement  
  appareil 645  
  de la vue de bloc avec le bloc  
    modèle 1251  
  face et contrainte 1192  
  géométrie avec les plans de  
    travail 1097

altitude du radier  
  calcul, définition 1350  
  définition 1347

analyse  
  importation des données de  
    gaine 376  
  redimensionnement de système de  
    gainés 377

ANCHORTOBSCURVE, commande 191

ANCHORTOBSCURVEATTACH,  
  commande 191

ANCHORTOBSCURVESETCURVE,  
  commande 191

ANCHORTOBSCURVESETEND,  
  commande 191

ANCHORTOBSCURVESETPOSITIONX,  
  commande 191

ANCHORTOBSCURVESETROTATION,  
  commande 194

ANCHORTOBSCURVESETROTATIONX,  
  commande 194

ANCHORTOBSCURVESETROTATIONY,  
  commande 194

ANCHORTOBSMEMBER,  
  commande 191

ancrage  
  ancrage à un système 193  
  ancrage à une courbe 191  
  ancrage de référence 193  
  courbe 191  
  définition 1348  
  MEP AutoCAD 190–196  
  référence 193  
  suppression 195  
  système 193  
  utilisation 190, 196

ancrage à une cellule, définition 1348

ancrages  
  propriétés 196  
  raccords de tuyauterie 523  
  symboles schématiques 890

angle 1103  
  définition 1348

angle d'abscisse 799

angle d'accrochage, définition 1348

angle d'ordonnée 799

angle de cintrage  
  définition 1348  
  tube IRO 595  
  tuyau 471

angle de la branche 472

angle de la trajectoire  
  pour le générateur de contenu,  
    définition 1348  
  pour le raccord de tube IRO 591  
    définition 1348

angle de pente 799

angle XY, définition 1348

ANNOALLVISIBLE, variable système 922

ANNOAUTOSCALE, variable  
  système 923

- annotatif, objet
  - affichage 922
  - définition 915–916
  - masquage 922
  - objet AutoCAD 916
  - objet AutoCAD Architecture 916
  - objets MEP AutoCAD 916
- annotation
  - ajout de symbole schématique paramétrique 1242
  - configuration pour un tuyau 484
  - définition 1348
  - étiquette 933–967
  - étiquette d'élévation 966
  - flux du régulateur d'air 387
  - mise à l'échelle 915
  - pour un tuyau, description 517
  - préférences, chemins de câbles 622
  - préférences, tubes IRO 622
  - propriété de style de ligne de plomberie 810
  - propriétés de style de fil 616
  - propriétés de style de ligne schématique 877
  - représentation à l'échelle, ajout 923
  - représentation à l'échelle, modification 923
  - spécification de l'échelle d'annotation 921
  - symboles, définition 1373
  - utilisation, symbole de DesignCenter 935
- annotation d'un tuyau
  - ajout d'un indicateur de direction du flux 517
  - ajout d'une étiquette 517
- annotation d'une gaine
  - ajout d'un indicateur de direction du flux 353
  - ajout d'une étiquette 353
  - ajout de motif de hachures 259, 354
- APC, définition 1349
- aperçu
  - changement d'un composant basé sur des blocs 1288
  - composant basé sur des blocs 1260, 1277
  - composant paramétrique 1125, 1227
  - raccord paramétrique 1157
  - résolution 1260
- aperçu du composant, composant paramétrique 1124
- appareil
  - affichage des appareils d'un circuit 722
  - ajout 645, 816
  - ajout et alignement 645
  - ajout manuel d'étiquette 645
  - ajout, exemple 659, 661, 664, 667
  - configuration de connexion électrique 652
  - connexion à l'aide de fils 685
  - copie 679
  - copie, exemple 682
  - correspondance de propriétés de composant 181
  - création 1001
  - création à l'aide de blocs 1035
  - création à l'aide de composants 1035
  - définition 1349, 1355
  - déplacement 728
  - déplacement, exemple 731
  - description 117
  - étiquette, définition 1359
  - étiquette, insertion manuelle 772
  - étiquette, spécification dans les outils 772
  - jeu de propriétés, insertion manuelle 772
  - jeu de propriétés, spécification dans les outils 772
  - modification 829
  - modification des connexions électriques 738
  - modification des propriétés 733
  - présentation 581
  - représentation graphique 581
  - style, spécification du nettoyage de fils 1007



- type 818, 831
  - appareils
    - nombre, définition 1366
    - outil 1326
    - vues de style, définition 1011
  - appareils en aval, définition 1349
  - ARX, commande 1330
  - ASHRAE
    - raccord, définition 1370
    - spécification de raccord de gaine 373
  - assemblage collé, définition 1349
  - assistance technique 49
  - assistant d'équation 1154, 1222
  - assistant, création de composant paramétrique 1163
  - attribut, définition 1349
  - aube
    - ajout à la gaine 348
    - configuration de l'affichage 310
    - modification 398
  - aubes
    - définition 1349
  - AutoCAD
    - exportation, dessin 925
  - AutoCAD MEP
    - mise à jour 50
    - objet 45, 163
    - présentation 43
    - présentation, interface utilisateur 50
  - AutoCAD MEP (mode d'accrochage)
    - tuyau 454
  - AutoCAD MEP (outils d'accrochage)
    - système électrique 584
    - systèmes de câbles 584
  - AutoCAD MEP, mode d'accrochage
    - conduite parallèle, décalages 510
  - Autodesk seek 53
  - Autodesk Subscription, programme 50, 991
  - Autodesk, contact 48
  - autre circuit, type de système 580
- B**
- ballast, définition 1349
  - barre d'état de l'application 86
    - modification 89
  - barre d'état de la fenêtre de dessin 52, 83
    - activation et désactivation 85
    - modification 85
  - barre d'outils d'accès rapide 79
  - base de données de projet
    - référence 635
    - Voir* base de données de projet d'équipement électrique
  - base de données de projet d'équipement électrique
    - création 630
    - fonctionnement 628
    - liaison 631
    - rechargement 633
    - suppression des liaisons 635
    - utilisation 578, 628
  - basé sur l'élévation
    - afficher par élévation 242
    - composant d'affichage
      - configuration 249
      - plan de coupe et intervalle d'affichage 243
  - Basique MEP 2D (configuration d'affichage) 232
  - bibliothèque
    - contenus basés sur des styles 135
    - emplacement 106
  - bibliothèque de symboles,
    - définition 1349
  - bitmap, définition 1349
  - BLDSYSPURGE, commande 987
  - bloc 916
    - conversion en style d'appareil 1042
    - conversion en style de symbole schématique 1059
    - création à l'aide d'un style d'appareil 1039
    - création à l'aide d'un style de symbole schématique 1056
    - définition 1349
  - bloc à vues multiples
    - définition 1349
  - bloc de connexion, définition 1350

- bloc de visualisation
  - affectation à une pièce à vues multiples 1275
  - affectation par défaut 1259
  - attribution aux représentations d'affichage 1259
  - composant basé sur des blocs 1257
  - point d'insertion 1258
  - test 1294
- bloc modèle
  - affectations des calques 1252
  - composant basé sur des blocs 1251
- bloc symbolique 1252
  - contrôle de l'affichage 1253
  - emplacement de fichier 1252
- blocs
  - montée/descente, représentations d'affichage 1029
- blocs à vues multiples
  - blocs d'annotation 1012
  - blocs de visualisation, mise à l'échelle 1013
  - représentation d'affichage, ajout 1011
  - vues de style, définition 1011
- BMP, définition 1350
- boîte de dérivation, définition 1350
- borgne, modificateur d'extrusion 1109
- boucle d'extension 828
- boussole 199
  - couleur 197
  - définition 1350
  - incrément d'accrochage 197
  - paramètre 197
  - paramètres 199
  - personnalisation 199
- brasé, définition 1350
- bride
  - configuration de l'affichage 310
  - définition 1350
  - face, définition 1359
- britannique, profil 1345
- câbles d'alimentation générale, définition 1350
- CABLETRAY, commande 585
- CABLETRAYADD, commande 716
- CABLETRAYADDSELECTED, commande 716
- CABLETRAYBREAK, commande 762
- CABLETRAYFITTING, commande 585
- CABLETRAYFITTINGADD, commande 716
- CABLETRAYFITTINGADDSELECTED, commande 716
- CABLETRAYFITTINGMODIFY, commande 763
- CABLETRAYFITTINGPROPS commande 212
- CABLETRAYFITTINGSTYLEEDIT, commande 1007
- CABLETRAYLENGTH, commande 757
- CABLETRAYMERGE, commande 762
- CABLETRAYMODIFY, commande 753
- CABLETRAYPREFERENCES, commande 619
- CABLETRAYPROPS commande 212
- CABLETRAYRISEDROPSTYLE, commande 1027
- CABLETRAYSTYLEEDIT, commande 1007
- calcul
  - taille d'un système de gaines 333
  - taille de gaine à l'aide d'outil externe 372
- calcul, données de composant 1302
- calque
  - assigné au système 153
  - définition 1350
- canal, style 1340
- canalisation d'amenée
  - dimension 843-854
  - table de dimensionnement de ligne de plomberie 800, 809
  - table de dimensionnement des lignes de plomberie 843

## C

câble, définition 1350

- canalisation sanitaire
  - définition de table de
    - dimensionnement de ligne de plomberie 800, 809
  - dimension
    - dimensionnement 858
    - table de dimensionnement des lignes de plomberie 843
- canalisations sanitaires
  - dimensionnement par branche 855
  - dimensionnement par décalage 856
  - dimensionnement par pile 858
  - dimensionnement sur plusieurs étages 860
- CANNOSCALE, variable système 921
- capacité, définition 1350
- CATALOGEGEN, commande
  - catalogue
    - régénération 1312
- CATALOGTEST, commande 1311
- catalogue 122, 130
  - ajout de taille au composant 1303
  - composant, définition 1352
  - création 1307
  - création de composants dans l'éditeur de catalogues 1302
  - emplacement de fichier 1298
  - enregistrement 1309
  - MEP AutoCAD 122
  - migration, catalogue de composants 1314
  - mise à niveau, données de catalogue 1314
  - modification de chapitre 1308
  - modification de propriétés de composants dans l'éditeur de catalogues 1305
  - ouverture dans l'éditeur de catalogues 1298
  - personnalisation 1298–1310
  - redéfinition de composants 1315
  - sélection dans l'éditeur de catalogues 1299
  - sélection de composant 125
  - structure 125
  - valeur par défaut 106
  - validation 1309
  - validation de composant 1311
- catalogue d'exemples de palettes 1320
- catalogue d'outils de conception 1329
- catalogue d'outils de
  - documentation 1329
- catalogue d'outils standard 1330
- catalogue de composants
  - composant, redéfinition 1315
  - définition 1351
  - emplacement 46
  - régénération 1312
  - tuyau 426
  - validation 1311
  - Voir aussi* catalogue
- catalogues de composants
  - migration 1314
- catalogues des composants
  - navigateur, contrôles de l'interface utilisateur 1088
- Catalogues MEP, onglet 106
- catégorie
  - composant 1254
- catégorie de composant 1254
- CCF, fichier 1062
- CCF, fichier Custom Content File (fichier de contenu personnalisé) 1045
- CCF, fichiers
  - définition 1351
- CCT, fichier 1045, 1062
- centre de communication 50, 93
- CHANFREIN, commande 33
- changement
  - comportement 1287
- chapitre
  - définition 1351
  - pièce à vues multiples de type radiateur 548
  - sélection dans l'éditeur de catalogues 1299
- charge
  - calcul, spécification de données 361
  - diagramme, définition 1356
- charge continue, définition 1351
- Charge d'éclairage, propriété 361
- Charge de l'équipement, propriété 361

- charges de refroidissement,
  - définition 1351
- chemin de câbles
  - affichage par élévation 242
  - définition 1351
  - justification 173
  - mise en correspondance des propriétés de composant 176
- chemin de câbles et tube IRO
  - ajout de branche (chemin de câbles ou tube IRO) 708
  - ajout de conduite 701
  - colonne montante 704
  - coupure 762
  - définition, style de
    - montée/descente 1027
  - fusion 762
  - modification de longueurs 757
  - rotation de raccord 765
  - style de connexion 1032
- chemin de câbles et tube IRO
  - déplacement 753
- chemin de câbles, définition 1351
- cheminement, définition 1351
- chemins de câbles et tubes IRO
  - ajout manuel de raccords 716
  - composants de positionnement par défaut 624
  - coupure 622
  - élévation 702
  - modification 753
  - modification de l'élévation 755
  - modification de systèmes 754
  - modification des raccords 763
  - modification des tailles 756
  - modification du
    - positionnement 753
  - préférences d'affichage 622
  - rotation de chemins de câbles 1345
- chemins de câbles. *Voir* chemins de câbles et tubes IRO 585
- Choisir un composant (boîte de dialogue), pour un tuyau 496
- cintrage parallèle 594, 713
- cintrage. *Voir* raccord de plomberie
- circuit
  - affichage 640
  - affichage des appareils d'un circuit 722
  - attribution de nom 601
  - charge, définition 1351
  - configuration 638
  - connexion sur plusieurs dessins 635
  - création à l'aide de fil 685
  - création à l'aide du gestionnaire de circuits 636
  - création lors de l'ajout de tableau de distribution 668
  - définitions de tension 600
  - déplacement 725
  - gestion dans un projet 644
  - longueur, définition 1364
  - modification 724–728
  - modification des propriétés 726
  - nom, définition 1366
  - notifications de surcharge 720
  - présentation 577
  - rapport, création 721
  - suppression 727
  - tension, définition 1375
  - types de système 580
  - utilisation 627
  - utilisation d'une base de données du projet d'équipement électrique 627
  - vérification de la taille des fils 718
  - vérification des charges 720
- circuit d'alimentation et d'éclairage, type de système 580
- circuit de prélèvement, définition 1351
- circuit général, type de système 580
- circuit terminal, définition 1352
- CIRCUITCONFIGPROJ, commande 603
- CIRCUITINFO, commande 719
- CIRCUITMANAGER, commande 578
- CIRCUITRELOADPROJ, commande 633
- CIRCUITREPORT, commande 721
- circuits câblés
  - définition 1352
- clapet de chasse, définition 1352

classification de type d'appareil,  
     définition 608  
 climatiseur monobloc, définition 1352  
 coefficient de débit 532  
 COLLISIONDETECTION,  
     commande 971  
 colonne montante  
     ajout à la ligne de plomberie à  
         raccorder 824  
     ajout à partir d'un appareil à la ligne  
         de plomberie 824  
     chemin de câbles et tube IRO 704  
     définition 1352  
     diagramme, définition 1356  
     objets, définition 1366  
 commande d'ajout des tuyaux 478  
 commandes AutoCAD 31  
 COMMUNICATIONMODIFY,  
     commande 733  
 comparaison des dessins 991  
 comportement  
     changement, composant basé sur des  
         blocs 1287  
     connexion, règles 1094  
     définition de composant basé sur des  
         blocs 1273  
 comportement à l'insertion  
     composant basé sur des blocs 1256  
     composant paramétrique 1228  
     composant paramétrique, du 1126  
     définition 1113  
     raccord paramétrique 1158  
 composant  
     basé sur des blocs. *Voir* composant  
         basé sur des blocs  
     catalogue 122–130  
     création dans l'éditeur de  
         catalogues 1302  
     création de catalogue 1307  
     création et modification 1086  
     dans l'éditeur de catalogues,  
         définition 1352  
     définition 1352  
     paramétrique, création 1163  
     paramétrique. *Voir* composant  
         paramétrique  
     présentation 127  
     propriété 208  
     sélection dans les catalogues 125  
     taille de composant 127  
     taille fixe 1078  
     type 165–166  
     validation 1311  
     *Voir aussi* objets  
 composant basé sur des blocs  
     à propos 1078  
     aperçu 1260, 1277, 1288  
     attribution d'identificateur de  
         calque 1255  
     bloc de visualisation 1257, 1275  
     bloc modèle 3D 1251  
     changement du nom de la taille de  
         composant 1287  
     comportement 1254, 1287  
     connexion 1260, 1278, 1288  
     conseil, création 1250  
     création 1263, 1266  
     création d'un modèle 3D 1267  
     création de symbole  
         schématique 1269  
     définition 1352  
     définition du comportement 1273  
     environnement de  
         construction 1081  
     exécution du générateur de  
         contenu 1272  
     informations sur le jeu de  
         propriétés 1281, 1288  
     jeu de propriétés 1263  
     modification 1284  
     nom de taille de composant 1275  
     processus de création, générateur de  
         contenu 1263  
     symbole schématique 1252  
     vecteur de direction 1262  
 composant caché (indicateur) 1127  
 composant d'affichage  
     basé sur l'élévation  
         configuration 242  
     basé sur l'élévation,  
         configuration 249

- basé sur l'élévation, configuration du
  - plan de coupe et de l'intervalle d'affichage 247, 249, 251, 253
- basé sur l'élévation, onglet
  - Affichage 250
- basé sur l'élévation, remplacement du
  - plan de couple global 252
- trait d'axe 256
- composant de chauffage, ventilation, climatisation
  - ajout 320
  - ajout de composant intégré à la gaine 321
  - ajout, description 320
  - changement de l'élévation 291
  - changement de système 388
  - configuration pour analyse 321
  - connexion de gaine 328
  - correspondance 386
  - modification 385
  - modification de l'emplacement 384
  - modification des valeurs de débit d'air 388
  - rotation 296
- composant indéfini 1333
- composant mécanique 117
- composant paramétrique
  - aperçu 1227
  - aperçu de l'image et option 1125
  - aperçu du composant 1124
  - comportement à l'insertion 1113
  - configuration 1095–1096
  - connexion 1116
  - conseils pour la création 1090
  - contrainte 1104
  - cote 1102
  - création 1090–1133
  - création à l'aide de l'assistant 1163
  - définition 1075
  - dimension 1075
  - environnement de
    - construction 1079
  - géométrie 1100
  - masquage 1126
  - modélisation 1097–1116
  - modificateur 1107
  - modification 1243
  - paramètre, non graphique 1121
  - profil 1106
  - symbole schématique 1128, 1232
  - taille 1118
  - taille, connexion 1122
  - taille, connexion tuyau 1124
  - taille, copier-coller 1121
- composant paramétrique, assistant 1163
- composant personnalisé. *Voir aussi*
  - composant
  - composant, définition 1352
- composants, onglet 624
- Composants, onglet 312
- Conception MEP (configuration d'affichage) 232
- conducteur principal, définition 1352
- CONDUIT, commande 585
- CONDUITADD, commande 716
- CONDUITADDSELECTED, commande 716
- CONDUITBREAK, commande 762
- conduite
  - plomberie, définition 785
  - vérification de la validité des connexions 967, 971
- conduite de condensat, définition 1353
- conduite parallèle
  - conflit de tube IRO 715
  - définition 1353
  - gaine, ajout de décalage 339
  - tube IRO 714–715
  - tube IRO, ajout 710
  - tuyau 565
  - tuyau, ajout, décalage 510
- conduite principale, définition 1353
- conduites
  - définition 1352
  - vérification de la validité des connexions 722, 971
  - Voir aussi* chemins de câbles et tubes IRO
- conduites parallèles 162
- CONDUITFITTINGADD, commande 716

CONDUITFITTINGADDSELECTED,  
     commande 716  
 CONDUITFITTINGSTYLEEDIT,  
     commande 1007  
 CONDUITLENGTH, commande 757  
 CONDUITMERGE (commande) 762  
 CONDUITPREFERENCES,  
     commande 619  
 CONDUITRISEDROPSTYLE,  
     commande 1027  
 CONDUITSTYLEEDIT, commande 1007  
 configuration  
     pièce à vues multiples  
         paramétrique 1095, 1171,  
         1175  
     raccord paramétrique 1135  
 configuration d'affichage  
     1-D pour un tuyau 421  
     définition 1353  
     description 225, 232  
     modification pour une Xréf 273  
     onglet Affichage 250  
     plan de coupe 243  
     pour un tuyau 232  
     valeur par défaut 232  
 configuration d'un tuyau  
     ajout d'un indicateur de direction du  
         flux 484  
     ajout d'une étiquette 484  
     ajout d'une isolation 516  
     création d'une définition de  
         système 461  
     justification de l'insertion 487  
     paramètres 457  
     préférence de routage 409  
     suppression d'une préférence de  
         routage 461  
 configuration de la gaine  
     connexion 314  
     coupure de la gaine à intervalle  
         régulier 309  
     création de la définition du  
         système 317  
     étiquette 315  
     indicateur de direction du flux 315  
     isolation 315  
     justification de l'insertion 307  
     paramètres 306  
     pente 308  
     préférences de positionnement 307  
     revêtement 315  
 configuration du projet, modification d'un  
     paramètre d'affichage 237  
 CONNECTEDOBJECTS, commande 971  
 connexion  
     affectation de système 210  
     ajout à une pièce à vues multiples  
         paramétrique 1205–1211  
     ajout de raccord paramétrique 1144  
     changement d'un tuyau 533  
     comportement 1094  
     composant basé sur des blocs 1260,  
         1278, 1288  
     composant paramétrique 1116  
     configuration de la gaine 314  
     configuration, appareil 652  
     configuration, style d'appareil 605  
     configuration, style de tableau de  
         distribution 613  
     connexion similaire 448, 1095  
     contenu basé sur un style 1018  
     définition 1353  
     détails 473  
     direction de joint 448  
     embout femelle,  
         comportement 1095  
     mâle-femelle 448  
     modification, appareil 738  
     nettoyage 1007  
     orientation, raccord 1116  
     plan hors norme 1262  
     propriété 1144  
     propriété de style 184, 1018  
     propriété de style, plomberie 813  
     règle 109  
     règle, propriétés de style 968  
     règles de propriétés de style 184  
     soudée bout à bout,  
         comportement 1095  
     spécification de l'emplacement 1262  
     spécification de la forme 1262  
     spécification des domaines 1261

- style de connexion 1032
- style de raccord de plomberie 813
- test 1293
- tube IRO, maintien 188
- tuyau, description 444
- tuyau, maintien 188
- tuyauterie, type 1091
- type 448, 1091, 1095, 1261
- utilisation 184
- validation 184
- vérification de la validité 967–968
- vérification des gaines 401
- vérification pour un tuyau 540
- Voir aussi* connexion et connexion
- connexion de systèmes
  - dissemblables 151
- connexion électrique
  - configuration 652
  - modification 738
- connexion similaire 448, 1095
- connexions
  - mâle ou femelle,
    - comportement 1094
- connexions soudées bout à bout 1095
- conseil de correction du défaut 99
  - application 968
  - définition 1353
  - échec de connexion de
    - radiateur 572
  - taille de marqueur 968
- conseil, création de composant basé sur
  - des blocs 1250
- constante, stockage de données de
  - composant 1301
- contenu
  - définition 1353
  - Voir aussi* contenu basé sur les styles
- Contenu AEC, définition 1329
- contenu basé sur des catalogues
  - création, plomberie 803
- contenu basé sur les catalogues
  - électrique 122
- contenu basé sur les styles
  - électrique 133
  - présentation
  - stockage et référence 106, 134
- contenu basé sur un style
  - catégorisation
  - copie entre des dessins 1024
  - création 1001
  - création, plomberie 803
  - création, schématique 873
  - définition 1001
  - édition 1007
  - personnalisable 1002
  - présentation
- contenu basé sur un style
  - personnalisable 1002
- contenu de conception, définition 1353
- contenu schématique, création 873
- contour de composant 1106
- contrainte
  - ajout à une pièce à vues multiples
    - paramétrique 1192
  - composant paramétrique 1104
  - définition 1353
  - type de 1105
- contrainte, positionnement
  - tuyauterie inclinée 416
- conversion
  - ligne en gaine 347
  - polylignes en gaine flexible 347
- conversion, pièce à vues multiples 1247
- CONVERTDEVICECONTENT,
  - commande 1042
- CONVERTSYMBOLCONTENT,
  - commande 1059
- CONVERTTODEVICE, commande 1035
- COPIER, commande 33
- correspondance de propriétés de
  - composant
    - appareil 181
    - ligne schématique 181
    - raccord de plomberie 181
    - symbole schématique 181
- correspondance des pièces à vues multiples
  - pour une tuyauterie 532
- correspondance des propriétés de
  - composant
    - tuyau flexible 179



correspondance des propriétés de  
     composant  
         lignes de plomberie 180  
         raccord de tuyauterie 180  
 correspondances d'objet. *Voir*  
     correspondance des propriétés de  
     composant  
 CORRESPROP, commande 37  
 cote  
     ajout de raccord paramétrique 1151  
     conseils pour la création 1091  
     définition 1353  
     du composant 1102  
     ordre de placement 1102  
     pièce à vues multiples paramétrique,  
         ajout 1213, 1216, 1219  
     type de 1102  
 coude  
     définition 1354  
     montée/descente 1029  
     trait d'axe, affichage 424, 466  
 coude de tube IRO, définition 1354  
 coudes  
     création de raccords  
         paramétriques 1093  
 coup de bélier  
     définition 1354  
     suppresseur, définition 1349  
 coupe  
     définition 1354  
     marque, définition 1373  
 coupure  
     chemin de câbles et tube IRO 762  
     chemins de câbles et tubes IRO 622  
     configuration de la gaine 309  
     ligne de plomberie 827  
     manuelle de gaine 391  
     manuelle des tuyaux 535  
 COUPURE, commande 32  
 courant continu (CC), définition 1354  
 courbe d'étiquette, définition 1354  
 courbe de base, définition 1354  
 courbe, définition 1354  
 création  
     composant basé sur des blocs 1263,  
         1266  
     composant basé sur des blocs,  
         conseil 1250  
     composant de radiateur 546  
     composant paramétrique 1090,  
         1168  
     composant paramétrique,  
         conseils 1090  
     connexion pour un raccord  
         paramétrique 1144  
     définition du système de gaines 317  
     document de construction 914  
     modèle 3D pour un composant basé  
         sur des blocs 1267  
     préférence de routage des composants  
         de tuyau 457  
     raccord de gaine personnalisé 350  
     raccord paramétrique 1133  
     raccord paramétrique, conseil 1091  
     raccord paramétrique, règle 1091  
     symbole schématique  
     symbole schématique pour un  
         composant basé sur des  
         blocs 1269  
     système de gaines 319  
     critères de conception, définition 1354  
 croix 1092  
 Custom Content File (fichier de contenu  
     personnalisé) 1062  
 Custom Content Template (gabarit de  
     contenu personnalisé) 1045,  
     1062  
**D**  
 DDPTYPE, commande 1133  
 DDXML 372  
     définition 1354  
     exportation de système 376  
     importation des données du  
         système 376  
 débit par appareil  
     propriété 799  
 débit, définition 1355  
 DébitAirExtérieur, propriété 361  
 DébitRetour, propriété 361  
 DébitSoufflage, propriété 361

décalage  
  définition 1355  
  gaine par rapport à la géométrie 340  
  plan de travail 1099  
  tube IRO 594  
  tuyau par rapport à la géométrie 512  
Décalage de raccords en Y  
  (piquages) 1093  
décalage du bord, définition 1355  
DECALER, commande 39  
déclenchement, poignée 203  
DECOMPOS, commande 34  
  problèmes d'utilisation des  
  composants  
  personnalisés 1084  
DECOMPOSEDEVICECONTENT,  
  commande 1039  
décomposer, définition 1355  
DECOMPOSESYMBOLCONTENT,  
  commande 1056  
découpe, définition 1355  
définition  
  équipement personnalisé 1263,  
  1278, 1288  
  jeu de propriétés 983  
  plan de travail pour les raccords  
  paramétriques 1136  
  système 158  
définition de groupe de composants 624  
définition de système  
  création, schématique 874  
  création, système électrique 597  
  pour gaine 282  
  *Voir aussi* définition de système de  
  plomberie  
définition de système de plomberie  
  création 804  
  description 787  
  eaux grises 805  
  eaux noires 805  
  spécification des raccords par  
  défaut 805  
définition de système schématique,  
  création 874  
définition du groupe de composants 312  
définition du système  
  changement d'un composant de  
  chauffage, ventilation,  
  climatisation 388  
  changement de gaine 391  
  configuration de la gaine 317  
  création pour un tuyau 461  
  de gaines, création 317  
  pour les pièces à vues multiples d'une  
  tuyauterie 532  
  pour un tuyau 420  
définition, style  
  montée/descente pour gaine, tuyau,  
  chemin de câbles, tube IRO,  
  plomberie 1027  
définitions de style 134  
degré de liberté, définition 1355  
délimitation d'espace, radiateur 549  
demande de charge estimée,  
  définition 1355  
demande de charge, gestion 725  
dépannage  
  connexion 967  
  dessin 967  
  interférence 967  
dépendant de la direction,  
  définition 1355  
DEPLACER, commande 38  
description du composant 1096  
DesignCenter 1329  
  symbole d'annotation 935  
dessin  
  aire, définition 1376  
  comparaison 991  
  dépannage  
  préférences d'environnement 105,  
  117  
  traçage 990  
  tuyau, verrouillage de  
  l'élévation 455  
dessin 1D, définition 1371  
dessin d'une conduite de tuyaux  
  à l'aide de mannequin 425  
  à l'aide de poignée 430  
  utilisation de la boîte de dialogue  
  Choisir un composant 496

- dessin d'une longueur de gaine 322
- dessin de vue d'élévation
  - création 957
  - mise à jour 961
- dessin de vue de détail 951
- dessin de vue en coupe
  - création 953
  - mise à jour 961
- dessin de vue générale 950
- dessin référencé. *Voir* xréf
- dessin, conduite de chemin de câbles ou de tube IRO 701
- détail de la connexion
  - élévation 188
  - emplacement 188
  - tolérance angulaire de mise en oeuvre 188
  - type de connexion 187
- détails de la connexion
  - direction du flux 187
  - fiche de travail 186
  - taille nominale 187
  - tube IRO 596
  - tuyau 522
- détection des collisions 967, 971
- détection des interférences 967, 971
- détendeur de pression, définition 1355
- déviator de flux
  - définition 1355
  - ligne de plomberie 839
- DEVICE, commande 581
- DEVICEADD, commande 645
- DEVICEADDSELECTED, commande 645
- DEVICEMODIFY, commande 733
- DEVICEPROPS commande 212
- DEVICESTYLE, commande 604
- DEVICESTYLEEDIT, commande 604
- DI (diamètre intérieur), définition 1355
- diagramme des colonnes montantes, définition 1356
- diagramme du flux, définition 1356
- diagramme schématique
  - description 867
  - mode isométrique 872
  - mode orthogonal 871
- diagrammes schématiques
  - création
  - modification 895-912
- diaphragme, définition 1356
- didacticiels 66
- différence d'élévation 824
- diffuseur
  - configuration pour analyse 321
  - modification des valeurs de débit d'air 388
- dimensionnement de gaine
  - outil externe 372
  - points à prendre en considération avant l'exportation des données 374
- dimensionnement de gaine à l'aide d'outil externe 372
- dimensionnement de la gaine
  - calcul de la taille d'un système de gaines 333
  - configuration du mode de calcul 318
  - dimensionnement du système de gaines, description 305
  - dimensionnement en temps réel, description 305
  - exportation de données du système de gaines 376
  - importation des données optimisées 376
  - méthode, description 303
  - modification des valeurs de débit d'air 388
  - outil d'analyse externe, description 303
  - outil de dimensionnement de gaine, description 304
  - outil tiers, description 303
  - redimensionnement 377
- dimensionnement de la taille des gaines 305
- dimensionnement en temps réel
  - ajout de gaine 322
  - définition 1356
  - fil 584

- gaine, spécification d'une
  - méthode 318
  - pour gaine, description 305
- direction de débit et justification 173
- direction de joint
  - exemples 448
  - modification de tuyau segmenté ou fusionné 537
  - raccord mâle-femelle 448
  - tuyauterie inclinée 419, 474, 507
- direction du flux
  - ajout d'un indicateur de direction du flux 353
  - définition 1356
  - définition pour le tuyau 205
  - définition pour les gaines 205
  - détails de la connexion 187
  - indicateur de direction du flux 205
- disjoncteur
  - intensité nominale, définition 1362
- disjoncteur différentiel, définition 1361
- DN (diamètre nominal), définition 1356
- DO (diamètre extérieur), définition 1354
- document de construction
  - création 914
  - création de feuille 962
  - création, vue 949
  - définition 1356
  - nomenclature 945
  - processus 913
- documentation
  - phase, définition 1368
  - symboles, définition 1373
- documentation, définition 1356
- domaine
  - définition 1356
  - spécification des connexions 1261
- domaine du composant 1096
- données d'ingénierie
  - ajout, espace 361
  - définition 1357
- données de composant
  - calcul 1302
  - définition 1357
  - modification 1300
- stockées sous forme de
  - constantes 1301
- table de base 1301
- tableau 1300
- vue arborescente 1299
- données personnalisées
  - ajout 1305
  - définition 1357
  - type de stockage 1305
- Duct Design XML. *Voir* DDXML
- DUCT, commande 283
- DUCTADD, commande 322
- DUCTADDSELECTED, commande 322
- DUCTCONVERT, commande 347
- DUCTCUSTOMFITTING,
  - commande 350
- DUCTCUSTOMFITTINGPROPS,
  - commande 350
- DUCTCUSTOMFITTINGSTYLEEDIT,
  - commande 350
- DUCTFITTING, commande 336
- DUCTFITTINGADD, commande 336
- DUCTFITTINGADDNEW,
  - commande 336
- DUCTFITTINGADDSELECTED,
  - commande 336
- DUCTFITTINGMODIFY, commande 393
- DUCTFITTINGPROPS, commande 393
- DUCTFITTINGSTYLEEDIT,
  - commande 393
- DUCTFLEX, commande 285
- DUCTFLEXADD, commande 338
- DUCTFLEXADDSELECTED,
  - commande 322
- DUCTFLEXCONVERT, commande 395
- DUCTFLEXMODIFY, commande 395
- DUCTFLEXPROPS, commande 395
- DUCTFLEXSTYLEEDIT, commande 395
- DUCTLENGTH, commande 298
- DUCTMODIFY, commande 388
- DUCTPREFERENCES, commande 307
- DUCTPROPS commande 212
- DUCTRISEDROPSTYLE, commande 1027
- DUCTSTYLEEDIT, commande 1007
- DUCTSYSTEMDEF, commande 317
- DUCTSYSTEMDEFEDIT, commande 317

DUCTSYSTEMSIZECALC,  
     commande 333  
 DUCTVANES, commande 398  
 DUCTVANESADD, commande 348  
 DUCTVANESREMOVE, commande 348  
 DUCTXMLEXPORT, commande 376  
 DUCTXMLIMPORT, commande 376  
 DWF  
     publication de jeux de feuilles 965  
 DWG  
     définition 1357  
 DWT, définition 1357

**E**

échelle d'annotation  
     annotatif, objet 916  
     indicateur, définition 1362  
     spécification 921  
 ECHELLE, commande 40  
 échelle, définition 1357  
 Editeur de catalogues  
     accès aux options 1298  
     barre d'outils 1297  
     barre de menus 1297  
     calcul 1302  
     catalogue, création 1307  
     catalogue, sélection 1299  
     chapitre, modification 1308  
     chapitre, sélection 1299  
     composant, ajout de données  
         personnalisées 1305  
     composant, ajout de taille 1303  
     composant, création 1302  
     constante 1301  
     données de composant,  
         modification 1300  
     famille de composant,  
         sélection 1300  
     fenêtre d'image d'aperçu 1297  
     liste de constantes 1301  
     migration, catalogue 1314  
     ouverture 1297  
     ouverture de catalogue de  
         composants 1298

présentation de l'interface  
     utilisateur 1296  
 présentation des  
     fonctionnalités 1295  
 table de base 1301  
 tableau 1297, 1300  
 taille de composant, sélection 1300  
 type de stockage, sélection 1300  
 utilisation 1296  
 utilisation de Microsoft Excel 1310  
 volet de détails 1297  
 volet de navigation 1296  
 vue arborescente 1296, 1299  
 éditeur de catalogues  
     définition 1357  
 EFFACER, commande 34  
 ELECSYSTEMDEF, commande 597  
 ELECSYSTEMDEFEDIT, commande 597  
 ELECTRICALPREFERENCES,  
     commande 600  
 électrique  
     alimentation, configuration  
         d'affichage 232  
     configuration d'affichage 232  
     contenu basé sur les catalogues 122  
     contenu basé sur les styles 133  
     éclairage, configuration  
         d'affichage 232  
     système, configuration  
         d'affichage 232  
 élément architectural, définition 1357  
 élévation  
     ajustement de la ligne de plomberie à  
         raccorder 824  
     chemin de câbles ou tube IRO 702  
     définition 112, 1357  
     détail de la connexion 188  
     différence, définition 1356  
     étiquette, définition 1359  
     marque, définition 1364  
     modification de conduite 189  
     préférences 112  
     verrouillage pour un tube IRO 593  
     verrouillage pour un tuyau 455  
     verrouillage pour une gaine 302,  
         342

élévation basse de l'intervalle  
     d'affichage  
         définition 243  
 élévation haute de l'intervalle  
     d'affichage  
         définition 243, 1357  
 Elévations MEP, onglet 112  
 embout femelle  
     connexion femelle 1117  
     connexion, comportement 1095  
     création de composant  
         paramétrique 1094  
     définition 1358  
 embout mâle, définition 1358  
 embout, voir embout mâle 1358  
 emmanché-soudé, définition 1358  
 emplacement  
     définition 1358  
     détail de la connexion 188  
     fiche de travail 593  
 emplacement (poignée)  
     déplacement d'une gaine 379  
 emplacement de fichier de prise en  
     charge 1319  
 emplacement, poignée 746  
     déplacement de ligne de  
         plomberie 794  
     étiquette 924  
     pour le déplacement d'un tuyau 432  
 enregistrement  
     contenu basé sur les styles 134  
     pièce à vues multiples  
         paramétrique 1230  
     raccord paramétrique 1162  
 environnement de dessin  
     enregistrement de  
         configuration 1317  
         paramètres, définition 1367  
 épaisseur du matériau, définition 1358  
 EPD  
     base de données de projet  
         d'équipement  
             électrique 578  
 équipement  
     ajout d'un composant intégré à un  
         tuyau 477  
     ajout d'une tuyauterie 476  
     ajout de chauffage, ventilation,  
         climatisation 320  
     ajout de composant intégré à la  
         gaine 321  
     connexion à un tuyau 491  
     connexion aux gaines 328  
     définition 1263, 1278, 1288  
     définition de catalogue pour  
         équipement  
             personnalisé 1273  
     définition de connexion pour  
         équipement  
             personnalisé 1278, 1288  
     définition de taille pour équipement  
         personnalisé 1275, 1277  
     définition de vue pour équipement  
         personnalisé 1275, 1277  
     définition des catalogues pour  
         équipement  
             personnalisé 1257  
     définition des vues pour équipement  
         personnalisé 1287  
     gaine, modification 385  
     gaine, modification de  
         l'élévation 291  
     mécanique, description 117  
     modification de la pièce  
         personnalisée 1284, 1288  
     modification de la taille ou de  
         l'élévation 532  
     personnalisé, définition de  
         connexion 1278  
     plomberie, ajout 816  
     plomberie, description 117  
     plomberie, modification 829  
     sous forme de composant basé sur des  
         blocs 1078  
     tuyau, correspondance 532  
     tuyauterie, description 117  
     *Voir aussi* pièce à vues multiples  
 équipement électrique  
     ajout 696  
     modification 751  
     présentation 117

- équipement mécanique - gaine - 1D, configuration d'affichage 232
- équipement mécanique - gaine - 2D, configuration d'affichage 232
- équipement mécanique - tuyau par taille, configuration d'affichage 232
- espace d'ingénierie, définition 1358
- espace de travail
  - barre d'état de l'application 86
  - barre d'état de la fenêtre de dessin 83
  - barre d'outils d'accès rapide 79
  - centre de communication 93
  - composant 58
  - création 56
  - fenêtre de commande 85
  - info-bulle 93
    - activation et désactivation 94
    - aperçu miniature 96
    - conseil de correction du défaut 99
    - info-bulle d'aide complémentaire 93
    - info-bulle d'option 93
    - info-bulle de boîte de dialogue 95
    - info-bulle de palette 95
    - info-bulle de poignée d'objet 100
    - info-bulle de propriété 96
    - info-bulle de survol d'objet 95
  - InfoCenter 91
  - menu contextuel 80
  - menu de l'application 74
  - modification du profil 56
  - palette d'outils 82
  - palette des propriétés 82
  - Palette du navigateur du projet 90
  - présentation 52
  - principes de base 54
  - ruban 59
  - valeur par défaut 55
- espace objet
  - création de vues 950
  - définition 1358
  - utilisation 101
- espace papier
  - définition 1358
  - utilisation 101
- espace, ajout de données d'ingénierie 361
- étape de développement de la conception, définition 1359
- étiquette 933, 967
  - ajout 933
  - ajout à un tuyau 517
  - ajout de gaine 353
  - appareil électrique 772
  - configuration de la gaine 315
  - configuration pour un tuyau 484
  - configuration, pour tube IRO 627
  - définition 1359
  - modification 933
  - modification de la gaine 402
  - modification pour un tuyau 541
  - noeud de rotation 933
  - propriété de style
  - repère de composant 941
  - style
- étiquette de composant
  - ajout 937
  - description 936
- étiquette de nomenclature, définition 1359
- étiquette système, définition 1359
- étiquettes
  - préférences, chemins de câbles 622
  - préférences, tubes IRO 622
- ETIRER, commande 41
- Excel, utilisation de données de composant 1310
- excentré, définition 1359
- Explorateur de projets 48
- exportation
  - au format IFC 998
  - AutoCAD 925
  - nomenclature sous forme de feuille de calcul 949
- extension (poignée)
  - gaine 298
  - pour un tuyau 440

extension, poignée 757  
plomberie 796  
extrémité  
montée/descente 1029  
extrémité, symbole schématique 870

## F

fabrication  
définition 1359  
fournisseur 941  
nomenclatures 941  
Facteur C de Hazen-Williams 802, 848  
facteur de charge, définition 1359  
facteur de rayon 472  
facteur K, modification pour un  
sprinkler 532  
famille de composant 1090  
comportement 1254  
sélection dans l'éditeur de  
catalogues 1300  
familles de composants  
définition 1359  
fenêtre de commande 85  
fenêtre des propriétés d'objet 208  
fenêtre, définition 1359  
fenêtres flottantes, définition 1360  
feuille  
création 962  
création d'une feuille de  
couverture 964  
ordre du jeu de feuilles 965  
publication au format DWF 965  
feuille de calcul  
nomenclature, exportation 949  
utilisation de données de  
composants 1310  
Feuille, gabarit de dessin 263  
fichier ADSK 131  
fichier Autodesk Exchange (.adsk) 131  
fichier de composant de construction  
Autodesk Exchange (.adsk) 131  
fil  
ajout de flèche de renvoi 694  
ajout de flèches de renvoi 685  
ajout manuel 685

ajout, exemple 692  
annotation 616  
conversion à partir d'arcs 695  
conversion à partir de lignes 695  
conversion à partir de  
polylignes 695  
dimensionnement en temps  
réel 584  
génération 685  
largeur de coupe/de  
superposition 616  
modification des propriétés 747  
modification du  
positionnement 746  
nettoyage 1007  
outil 1326  
repère, déplacement 750  
repère, inversion 750  
taille de fil, modification 747  
taille de fil, spécification 685  
vérification de la taille des  
circuits 718  
*Voir aussi* types de segment de fil  
fileté, définition 1360  
fils  
mise en correspondance des propriétés  
de composant 177  
filtre à sable, définition 1360  
FIRESAFETYMODIFY, commande 733  
FIXTUREUNITTABLESTYLE,  
commande 807  
flèche de renvoi  
ajout 694  
définition 1360  
flèche nord, définition 1360  
FLEXDUCTCENTERLINE,  
commande 256  
flexible, définition 1360  
flotteur, définition 1360  
flux de travail  
définition 1360  
MEP AutoCAD 44  
flux, modification du régulateur  
d'air 388  
fonction, définition 1360



- formats de fichier d'importation
  - fichier BDH (.dat) 547, 549
- forme, définition 1360
- fusion
  - chemin de câbles et tube IRO 762
  - direction de joint (tuyau) 537
  - gaine 391
  - manuelle des tuyaux 535

## G

- gabarit 218, 263
  - création à partir d'un autre gabarit 265
  - création à partir d'un dessin 265
  - création intégrale 266
  - définition 1360
  - valeur par défaut 263
- gabarit de conversion
  - création de style d'appareil 1045
  - création de style de symbole schématique 1062
  - définition 1045
- gaine
  - accrochage, description 289
  - affichage des traits d'axe par forme 256
  - affichage par élévation 242
  - ajout d'aube directrice 348
  - bride, affichage 310
  - calcul de la taille d'un système 333
  - composants par défaut du positionnement 312
  - création d'un raccord personnalisé 350
  - définition de système 282
  - définition, style de montée/descente 1027
  - description 283
  - flexible, description 285
  - justification 173
  - longueur de tuyau, définition 1364
  - méthodes et outils de dimensionnement, description 302

- mise en correspondance des propriétés de composant 178
- paramètre de gaine flexible 311
- positionnement
  - préférences 307
- positionnement automatique, description 286
- taille de composant introuvable 352
- trait d'axe, affichage 466
- vérification de la connectivité 401
- gaine de soufflage, définition 1360
- gaine flexible
  - ajout 338
  - correspondance de propriétés de composant 179
  - création à partir de polylignes 347
  - description 285
  - méthode de positionnement par défaut 311
  - modification du positionnement 395
  - motif d'annotation 311
  - spline 285
  - spline, modification du positionnement 395
- gaine technique, définition 1360
- gaine verticale, dessin 330
- gainés en miroir 174
- gbXML
  - définition 1361
  - exportation de données 47
  - fichier de radiateurs 548
- GBXMLEXPORT, commande 367
- GBXMLIMPORT, commande 370
- général atténué, représentation d'affichage 228
- général, représentation d'affichage 228
- générateur de contenu
  - cote, définition 1353
  - définition 1361
  - environnement de travail 1079
  - exécution pour les raccords paramétriques 1133
  - exécution pour pièces à vues multiples basées sur des blocs 1272
  - modèle, définition 1365

- modification de composants
    - paramétriques 1244
  - modification du composant basé sur des blocs 1285
  - pièce à vues multiples
    - paramétrique 1171
  - présentation
  - prise en main 1086
  - prise en main (boîte de dialogue) 1079
  - processus de création, composants basés sur les blocs 1263
  - processus de création, composants paramétriques 1131
  - processus de création, pièces à vues multiples
    - paramétriques 1168
  - propriété de connexion 1144
  - test de composant 1292
  - type de contenu 1075
  - type de géométrie 1101
  - Générateur de contenu
    - connexion, comportement 1094
  - générateur de pièces à vues multiples. *Voir* générateur de contenu
  - génération de composants 3D pour les modèles 2D 1257
  - géométrie
    - alignement avec les plans de travail 1097
    - composant paramétrique 1100
    - création de face 1190
  - géométrie de face, pièce à vues multiples
    - paramétrique 1190
  - gestion de la demande de charge 725
  - Gestion de projet global (fonction) 215
  - gestionnaire d'affichage
    - définition 1361
  - Gestionnaire d'affichage 228
  - gestionnaire de calques
    - définition 1361
  - Gestionnaire de calques 219–220
  - gestionnaire de circuits
    - à propos 578
    - configuration d'un circuit 638
    - création de circuits 636
    - ouverture 640
    - Voir aussi* circuit
  - gestionnaire des styles
    - définition 1361
  - Gestionnaire des styles
    - IFC, classification 995
  - Global, profil 1340, 1345
  - graphe externe 988
  - graphique 1D 462, 464
  - grille d'accrochage, définition 1361
  - grille, définition 1361
  - groupe de fonctions Vue flottant 67
  - groupe de palettes d'outils
    - modification 139
  - groupe de systèmes
    - définition 1361
    - spécification 153
  - groupes de discussion 50
  - groupes de paramètres personnalisés
    - création 1289
    - définition 1289
    - insertion des composants 1291
  - groupes de systèmes
    - présentation 150
  - guide de recherche des commandes outil
    - outil 63
- ## H
- hachures, ajout de motif à une gaine 259, 354
  - HANGER, commande 1340
  - HANGERADD, commande 1342
  - HANGERANCHOR, commande 1345
  - HANGERCOPYSTYLEANDASSIGN, commande 1345
  - HANGERGRIPS, commande 1345
  - HANGERPROPS, commande 1345
  - HANGERROTATE, commande 1345
  - HANGERSTYLE, commande 1340
  - HANGERSTYLEEDIT, commande 1340
  - HANGERSUPPORTABOVE, commande 1345
  - HANGERSUPPORTBELOW, commande 1345

- hauteur de coupe
  - définition 243, 1361
- hauteur de surface (par défaut),
  - définition 1361
- hiérarchie du contrôle d'affichage,
  - description 235
- I**
- ID de désignation 876
  - affectation 880, 886, 894
  - définition 1362
  - modification 896
- ID, définition 1361
- identificateur de calque 153
  - attribution au composant 1255
  - composant paramétrique 1126
  - description 219–220
- identificateur, définition 1362
- identification de calque 221
  - définition 1362
- IFC, classification 991
- IfcShareBldgElements (MEP).dwg 992
- image, aperçu 1157
- importation
  - BDH, format de fichier (.dat) 546
  - composant de construction 131
  - données du système de gaines 376
  - radiateur 550
  - style, étiquette 925
  - table de nomenclature 986
- importation de format de fichier
  - fichier ADSK 131
- indicateur de direction de flux
  - configuration, pour tube IRO 627
- indicateur de direction du flux
  - ajout à la gaine 353
  - ajout à un tuyau 517
  - configuration de la gaine 315
  - configuration pour un tuyau 484
  - définition 1362
  - gaine 205
  - modification pour un tuyau 541
  - préférence dans un système de plomberie 815
  - régulateur d'air 387
  - représentation graphique 916
  - tuyau, définition de la direction 205
- indicateurs de direction du flux
  - Voir aussi* direction du flux
- Industry Foundation Classes (IFC) 991
- info-bulle 93
  - activation et désactivation 94
  - aperçu miniature 96
  - conseil de correction du défaut 99
  - info-bulle d'aide complémentaire 93
  - info-bulle d'option 93
  - info-bulle de boîte de dialogue 95
  - info-bulle de palette 95
  - info-bulle de poignée d'objet 100
  - info-bulle de propriété 96
  - info-bulle de survol d'objet 95
- info-bulle, définition 1362
- InfoCenter 91
- informations commerciales 49
- informations de circuit
  - accès 719
  - outil
- informations sur le jeu de propriétés, ajout
  - au composant 1281
- informations sur le revendeur 49
- intégré, symbole schématique 870
- interférences spatiales
  - définition 1362
  - Voir aussi* détection des interférences
- interrupteur à commande déportée,
  - définition 1362
- interrupteur unipolaire, définition 1362
- intersection de fils 616
- intervalle d'affichage, définition 1368
- intervalle de tailles
  - pour les préférences de routage de tuyau 412
- Inventor 131
- invite de commande 201
- isolation
  - ajout à un tuyau 516
  - configuration de la gaine 315
  - modification 539
  - modification de la gaine 400
- isométrie, définition 1362

isométrique  
  accrochage, définition 1347  
  aperçu de solution de routage de  
    tuyau 414  
  colonne montante, définition 1372  
  définition 1363  
  ligne, définition 1363  
  vue d'un contenu basé sur un  
    style 135

## J

jeu de palettes d'outils  
  ancrage 140  
  attribution d'un nouveau  
    nom 1323–1324  
  création 1321  
  description 137  
  masquage 141  
  modification de l'aspect 140  
  modification des palettes du  
    jeu 1323  
  modification du groupe de  
    palettes 139  
  modification du profil 1323  
  ouverture 139  
  réglage de la transparence 141  
jeu de paramètres d'affichage  
  définition 1363  
  description 225, 231  
  utilisation de classifications 260  
jeu de propriétés  
  appareil électrique 772  
  composant basé sur des blocs 1263  
  définition 983  
  modification pour un objet 939  
jeux de représentations, définition 1363  
JOINDRE, commande 36  
joint  
  définition 1363  
  tuyau 450  
joint mécanique  
  connexion femelle 1117  
  création de composant  
    paramétrique 1094

  création de raccords  
    paramétriques 1094  
JUNCTIONBOXMODIFY,  
  commande 733  
justification  
  configuration de la gaine 307  
  décalage d'un tuyau 512  
  décalage, définition 1363  
  direction de débit 173  
  mise en miroir, objets 174  
  pour chemin de câbles 173  
  pour gaine de tube IRO 173  
  pour tuyau 173  
  pour un tuyau 487  
  tube IRO (palette des propriétés) 594

## L

LABELSTYLEEDIT, commande 926  
largeur de coupe/de superposition 810  
largeur de coupe/de superposition du  
  papier, propriétés 877  
largeur de coupe/de superposition,  
  propriété 616  
levier, définition 1363  
LIGHTINGMODIFY, commande 733  
ligne  
  annotation, définition 1349  
  nettoyage, définition 1365  
ligne cachée  
  définition 1363  
ligne de base, définition 1363  
ligne de commande, définition 1363  
ligne de correspondance,  
  définition 1363  
ligne de plomberie  
  ajout de boucle d'extension 828  
  ajout manuel de raccord 827  
  canalisation d'amenée,  
    dimensionnement 843–854  
  canalisation sanitaire,  
    dimensionnement 854–865  
  connexion de lignes à différents  
    niveaux d'élévation 824  
  coupure 827  
  création à partir de polyligne 823

- dessin à l'aide d'appareils 819
  - dessin à l'aide d'équipement 819
  - déviation de flux 839
  - différence d'élévation 824
  - largeur de coupe/de
    - superposition 810
  - modification de l'emplacement 841
  - modification de la taille 842
  - modification du système 838
  - nettoyage 1007
  - préférence de plomberie 815
  - propriété d'annotation de style 810
  - remplacement de raccord par
    - défaut 825
  - sous-type 813
  - style, description 810
  - taille standard pour un style 812
  - type 813
  - ligne de repère, définition 1363
  - ligne schématique
    - ajout, mode isométrique 886
    - ajout, mode orthogonal 880, 894
    - connexion au symbole 870
    - connexion aux symboles 868
    - conversion à partir de
      - polylignes 895
    - correspondance de propriétés de
      - composant 181
    - ID de désignation, affectation 880, 886, 894
    - ID de désignation, modification 896
    - largeur de coupe/de superposition du
      - papier, propriétés 877
    - modification 896
    - nettoyage 1007
    - style, affectation 880, 886, 894
    - système, affectation 868, 880, 886, 894
    - système, modification 896
  - LIGNE, commande 823
  - ligne, conversion en gaine 347
  - lignes cachées
    - affichage
      - Options, boîte de dialogue 255
      - Voir aussi* préférences d'affichage des intersections
  - lignes croisées
    - plomberie 810
    - schématique 877
  - lignes de plomberie
    - correspondance des propriétés de
      - composant 180
    - description 785
    - dessin d'une conduite 822
    - modification de l'élévation 840
    - modification du style 842
  - lignes schématiques
    - emplacement, modification 899
  - liste de constantes
    - paramètres, ajout de tailles 1304
    - stockage de données de
      - composant 1301
  - LOADCATEGORYDEFINITIONS,
    - commande 598
  - LOADMETRICCMDS, commande 1340
  - logement, définition 1364
  - longueur. *Voir* longueur de coupe
  - longueur d'ajustement
    - composant paramétrique 1113
    - raccord paramétrique 1158
  - longueur d'insertion de connexion 449
  - longueur d'insertion de connexion de
    - tuyau, description 449
  - longueur d'insertion de connexion,
    - définition 1364
  - longueur de coupe
    - tube IRO 593
    - tuyau 449, 451, 469
  - longueur développée, définition 1364
  - longueur, définition 1364
- ## M
- manchon, définition 1364
  - mannequin pour un tuyau 425
  - marques de détails, définition 1364
  - marqueur de flux, activation et
    - désactivation 205
  - masquage, composant
    - paramétrique 1126
  - masse élémentaire en pièce à vues
    - multiples 1247

- matériau, définition 1364
- mécanique, configuration d'affichage 232
- MEMBERSTYLEWIZARD, commande 1340
- menu contextuel 80
  - recherche 65
- menu d'ouverture de dessin 228
- menu de l'application 51, 74
  - accès 75
  - affichage de Documents récents 77–78
  - commandes, recherche 75
  - nombre de fichiers récents, modifier 79
  - recherche, commandes 64
- MEP AutoCAD
  - ancrage 190, 196
  - info-bulles 113
  - régénération du modèle 208
- méthode d'ancrage pour l'insertion de composants 1256
- méthode de dimensionnement de gaine 303
- métrique (profil) 1339
- métrique, profil 1340
- Microsoft Excel, utilisation de données de composant 1310
- MIROIR, commande 38
- mise à jour de vue 961
- mise à l'échelle de symboles
  - avec facteur d'échelle 909
  - avec poignée 911
  - avec référence 910
- mise à l'échelle des annotations 915
- mise à la terre, définition 1364
- mise en correspondance de propriétés d'objet MEP 176
- mise en correspondance de propriétés de composant
  - pièce à vues multiples 181
- mode Comparaison des dessins 991
- mode d'accrochage AutoCAD MEP
  - gaine, description 289
- mode d'accrochage, définition 1365
- mode isométrique 872
  - ligne schématique, ajout 886
  - plan 872
  - symbole schématique, ajout 889
- mode orthogonal 871
  - ligne schématique, ajout 880, 894
  - symbole schématique, ajout 883
- mode Plan
  - isométrique 872
  - orthogonal 871
- mode, définition 1365
- modèle
  - cote 1102
  - définition 1365
  - paramètre 1115
- modèle 3D, création de composant basé sur des blocs 1267
- modèle atténué, représentation d'affichage 228
- modèle d'édifice, définition 1365
- modèle de composant, création avec les primitives 1177
- Modèle, gabarit de dessin 263
- modèle, représentation d'affichage 228
- modélisation
  - composant basé sur des blocs 1251
  - composant paramétrique 1097
  - conseils relatifs aux composants paramétriques 1090
  - pièce à vues multiples paramétrique 1175, 1205
  - raccord en té paramétrique 1138
  - raccord paramétrique 1136
  - robinet 1203
- modificateur
  - application, pièce à vues multiples paramétrique 1195
  - composant paramétrique 1107
  - type de 1107
- modificateur d'addition booléenne 1111
- modificateur d'extrusion
  - borgne 1109
  - plan 1108
  - plan médian 1107

- raccord en té
  - modificateurs
    - extrusion 1138
  - source - cible 1108
- modificateur de réduction 1109
- modificateur de soustraction
  - booléenne 1111
- modificateur de trajectoire 1109
- modification
  - composant basé sur des blocs 1284
  - composant paramétrique 1243
  - conduite 188
  - équipement personnalisé 1284–1288
  - espacement d'étiquette 934
  - étiquette 933
  - objet connecté 188
  - objet, jeu de propriétés 939
  - plan SCU 198
  - sélection d'un tuyau 168
  - sélection de ligne schématique 168
  - style, étiquette 925
- modification d'un tuyau
  - changement de système 538
  - composant, préférence de routage 459
  - coupure 535
  - déplacement à l'aide de poignée 432
  - description 519, 533
  - élévation 436
  - étiquette 541
  - fusion 535
  - indicateur de direction du flux 541
  - longueur 440
  - modification de l'isolation 539
  - pièce à vues multiples 528
  - poignée 432
  - propriétés 519
  - raccord 538
  - rotation des composants 438
  - sélection de composant 168
  - taille nominale 533
  - vérification de la connectivité 540
  - verrouillage de la taille 537
- modification de gaine
  - spécification de raccord
    - ASHRAE 373
- modification de la gaine
  - aube directrice 398
  - changement de système 391
  - coupure des segments 391
  - déplacement à l'aide d'une poignée 379
  - déplacement de piquage
    - excentré 396
  - description 379, 388
  - étiquette 402
  - fusion des segments 391
  - isolation 400
  - modification de la longueur avec les poignées 298
  - poignée 379
  - poignée d'élévation 291
  - positionnement de gaine
    - flexible 395
  - raccord 393
  - raccord personnalisé 398
  - revêtement 400
  - rotation à l'aide de poignée 296
  - sélection de composant 168
  - taille ou forme 389
  - vérification de la connectivité 401
  - verrouillage de la taille 390
- modification de ligne de plomberie
  - déplacement à l'aide de poignée 794
  - longueur 796
  - modification de l'emplacement 841
  - modification de la taille
    - poignée 793
  - sélection de composant 168
- modification de ligne schématique
  - longueur 904
  - sélection de composant 168
- modification de raccord de plomberie
  - modification de l'emplacement 841
  - poignée 793
  - rotation de composant de plomberie 795
  - sélection de composant 168

- modification de raccord schématique
  - sélection de composant 168
- modification de tuyau
  - maintien de la connexion 188
  - modification de la direction du flux 205
- modification du radiateur 557
  - alignement de la connexion 558, 561
  - déplacement 558
  - déplacement du robinet du radiateur 560–561
  - modification du robinet du radiateur 559
  - utilisation de connexion pour l'alignement de pièces à vues multiples 561
- modification du segment 715
- MODIFLONG, commande 37
- module, définition 1365
- montée/descente
  - coude 1029
  - création de blocs pour les symboles 1025
  - extrémité 1029
  - pièces à vues multiples 1029
  - piquage 1029
  - spécification pour un système 155
  - style 1027
  - styles 1024
  - Voir aussi* style et connexion
- motif
  - ajout de hachures à une gaine 259, 354
- motifs
  - chemin de câbles 622
- mouvement associatif
  - pour un tuyau, description 432
  - système de plomberie, description 788, 896
- moyeu 1358
- MSLTSCALE, variable système 921
- MULTISHAPEFITTINGCENTERLINE, commande 256
- MVPARTADD, commande 320, 696, 816
- MVPARTCONVERT, commande 1247

- MVPARTMODIFY (commande) 528
- MVPARTMODIFY, commande 385, 751, 829

## N

- navigateur de contenu
  - composant de construction 131
  - fichier au format Autodesk Exchange (.adsk) 131
- Navigateur de contenu 1320, 1324, 1330
- Navigateur du projet 48, 90
- nettoyage des fils
  - style d'appareil 604
  - style de tableau de distribution 612
- nettoyage, définition 1365
- noeud
  - ancrage, définition 1348
  - définition 1365
  - étiquette, rotation 933
- noeud, étiquette de rotation 933
- nom de taille de composant
  - affectation à une pièce à vues multiples 1275
  - changement d'un composant basé sur des blocs 1287
  - composant, définition 1366
- nom du style, définition 1366
- nom, définition 1365
- nombre de phases, définition 1366
- nomenclature 945
  - ajout à un dessin 945
  - création 982
  - définition 1366
  - définition des données 984
  - dessin externe 946
  - exportation sous forme de feuille de calcul 949
  - mise à jour 948
  - rapport sur le circuit, création 721
- nomenclature de fabrication 942
- nomenclature, définition 1366
- nomenclatures de tableaux
  - génération 768



- norme
    - définition de table de débit par
      - appareil 807
    - table de dimensionnement de ligne
      - de plomberie 800, 809
    - Voir aussi* projet
  - norme BSI (British Standards Institute) 1339
  - norme de calque
    - définition 1366
    - description 219–220
    - sélection 1085
    - spécification pour un dessin 222
  - norme de CAO. *Voir* projet
  - Normes du projet (fonction) 219
  - nuage de révision, définition 1366
- O**
- objet 163
    - ancrage 190, 196
    - ancrage, définition 1348
    - annotatif, définition 915–916
    - connexion, utilisation 184
    - définition 1366
    - propriété 208
    - purge 987
    - type 165–166
    - type, définition 1375
    - visualiseur, définition 1376
  - objet intelligent, description 45
  - Objet, onglet 101
  - objets AEC
    - définition 1366
    - programme d'activation,
      - définition 1347
  - ObjetsEspaceIngénierie, jeu de propriétés 361
  - Occupation, propriété 361
  - onglet
    - modèle 101
    - Présentation 101
    - ruban contextuel 72
    - ruban statique 66
    - Work 101
  - onglet Analyse 69
  - onglet Annoter 68
  - onglet Début 64, 66
  - onglet du ruban contextuel 72
  - onglet du ruban statique 66
  - onglet Gérer 71
  - onglet Insérer 67
  - onglet Vue 70
  - onglet Work 101
  - opération. *Voir* modificateur
  - option Correspondance 176
  - option d'affichage, enregistrement de
    - configuration 1317
  - option de composant paramétrique 1125
  - Options, boîte de dialogue 105–106, 117
  - orbite 3D
    - affichage, définition 1367
    - aperçu de solution de routage de
      - tuyau 414
  - orbite, définition 1367
  - orthogonal
    - définition 1367
    - projection, définition 1369
  - orthogonal, poignée 905
  - OTHERPOWERMODIFY, commande 733
  - outil
    - analyse 47
    - composant indéfini 1333
    - création à partir du contenu
      - AEC 1329
    - création pour les appareils 1326
    - création pour les commandes 1330
    - création pour les fils 1326
    - création pour les tableaux 1326
    - description 1324
    - gestion de projet 48
    - modification de l'aspect 143
    - modification des images des
      - icônes 1335
    - modification des propriétés 1333
    - personnalisation 1324–1337
    - suppression 1337
    - type 1324
  - outil d'accrochage
    - gaine, description 289
  - outil d'ingénierie 47
  - outil d'objet 1324

- outil de commande, création 1324
- outil de création 1001
- outil de dimensionnement de gaine 304
- outil de gestion de projet 48
- outil externe pour dimensionnement de gaine 372
- outils d'accrochage
  - pour un tuyau 454
  - système électrique 584
  - systèmes de câbles 584
- outils de contenu pour la création de composants 122
- outils de gestion des calques, définition 1367
- OVALDUCTCENTERLINE, commande 256

## P

- pack de contenu
  - Global 1340
- pack de contenu Global 1340
- palette d'outils 82
  - attribution d'un nouveau nom à un jeu de palettes d'outils 1323
  - création 1320
  - création d'un jeu de palettes d'outils 1321
  - modification de l'aspect 143
  - personnalisation 1320–1324
  - spécification d'un profil 137
  - utilisation 137
  - Voir aussi* jeu de palettes d'outils
- palette des propriétés 82
  - Affichage (onglet) 145
  - ancrage 146
  - de base 590
  - masquage 146
  - modification de l'apparence 146
  - ouverture 144
  - propriétés avancées 596
  - transparence 146
  - tube IRO 590, 596
  - tuyau 467, 519
- Palette des propriétés 144

- PANEL, commande 582
- PANELADD, commande 668
- PANELADDSELECTED, commande 668
- PANELMODIFY, commande 728
- PANELPROPS, commande 742
- PANELSTYLE, commande 611
- PANELSTYLEEDIT, commande 611
- panneau d'accès, définition 1367
- par défaut, définition 1367
- PARALLELROUTING, commande 565, 710
- paramètre
  - modèle 1115
- paramètre d'affichage
  - application d'un remplacement au niveau du style 239
  - application d'un remplacement au niveau du système 239
  - définition du paramètre par défaut 237
  - modification 250
  - modification au cours de la configuration du projet 237
- paramètre d'emplacement du fichier des palettes d'outils 137
- paramètre de taille
  - définition de taille de composant pour un modèle 1118
  - définition, pour un composant paramétrique 1118
  - non graphique 1121
- paramètre, tuyauterie 457
- paramètres
  - définition 1367
- paramètres de taille
  - contenu de tube IRO 1120
  - définition 1367
  - mode 1120
- paramètres du circuit 668
- Paramètres du dessin, boîte de dialogue 105–106, 228
- paramétrique, définition 1367
- passage étanche, définition 1367

pente 799  
   ajuster le segment de tuyau,  
     définition 1347  
   angle affiché dans le dessin 419  
   chemin de câbles et tubes IRO 705  
   configuration de la gaine 308  
   configuration, pour tube IRO 626  
   définition 1368  
   format (tube IRO) 595  
   format (tuyau) 470, 521  
   gaine, ajout 341  
   indicateurs, définition 1362  
   Ligne de plomberie 824  
   préférences, tube IRO 626  
   tube IRO, ajout 595, 705  
   tuyau 417, 471, 482, 506  
   tuyau, ajout 471, 522  
 perspectives, définition 1368  
 phase conceptuelle, définition 1368  
 phase de conception schématique,  
   définition 1368  
 pièce à vues multiples 117  
   affichage par élévation 242  
   ajout d'un composant intégré à un  
     tuyau 477  
   ajout d'une tuyauterie 476  
   ajout de chauffage, ventilation,  
     climatisation 320  
   ajout de composant intégré à la  
     gaine 321  
   ajout, radiateur 554  
   ajout, tube IRO 707  
   changement de système 388  
   chauffage, ventilation, climatisation,  
     ajout, description 320  
   configuration pour analyse 321  
   connexion à un tuyau 491  
   connexion de gaine 328  
   correspondance dans une  
     tuyauterie 532  
   définition 1278, 1288, 1368  
   définition d'un catalogue 1273  
   définition de connexion 1278, 1288  
   définition de taille 1275–1277  
   définition de vue 1275–1277  
   définition des vues 1287  
   gaine, correspondance 386  
   gaine, modification 385  
   gaine, modification de  
     l'élévation 291  
   gaine, modification de  
     l'emplacement 384  
   mécanique, description 117  
   mise en correspondance de propriétés  
     de composant 181  
   modification d'un système de  
     tuyauterie 532  
   modification dans une  
     tuyauterie 528  
   modification de l'emplacement 529  
   modification de la pièce  
     personnalisée 1284, 1288  
   modification de la taille ou de  
     l'élévation 532  
   modification des valeurs de débit  
     d'air 388  
   modification du flux d'un  
     sprinkler 532  
   montée/descente 1029  
   plomberie, ajout 816  
   plomberie, description 117  
   plomberie, modification 829  
   poignée d'ajout de gaine 329  
   raccord de plomberie, rotation 795  
   rotation des composants de  
     tuyauterie 438  
   tuyauterie, description 117  
   tuyauterie, modification de  
     l'élévation 436  
 pièce à vues multiples paramétrique  
   ajout de connexion 1205, 1211  
   ajout de contrainte 1192  
   ajout de cote 1213, 1216, 1219  
   ajout de taille de composant 1221,  
     1223, 1225  
   application 1195  
   comportement à l'insertion 1228  
   configuration 1171–1175  
   création 1168  
   création, géométrie de face 1190  
   exécution du générateur de  
     contenu 1171

- modélisation 1175–1205
- plan de travail 1175
- processus de création, générateur de contenu 1168
- validation et enregistrement 1230
- Pièces à vues multiples
  - Voir aussi* équipement électrique
- pièces du commerce, définition 1368
- PIPE (commande) 407
- PIPEADD, commande 477
- PIPEADDSELECTED, commande 477
- PIPECONVERT, commande 477
- PIPECUSTOMFITTING, commande 504
- PIPECUSTOMFITTINGSTYLE, commande 504
- PIPECUSTOMFITTINGSTYLEEDIT, commande 504
- PIPEFITTING, commande 502
- PIPEFITTINGADD, commande 502
- PIPEFITTINGADDNEW, commande 502
- PIPEFITTINGADDSELECTED, commande 502
- PIPEFITTINGMODIFY, commande 538
- PIPEFITTINGPROPS, commande 538
- PIPEFITTINGSTYLEEDIT, commande 538
- PIPEFLEX, commande 508
- PIPEFLEXADD, commande 508
- PIPEFLEXADDSELECTED, commande 477
- PIPEFLEXCONVERT (commande) 519
- PIPEFLEXMODIFY, commande 539
- PIPEFLEXPROPS, commande 539
- PIPEFLEXSTYLEEDIT, commande 539
- PIPELENGTH (commande) 535
- PEPEMODIFY (commande) 533
- PEPEPREFDEF, commande 457
- PEPEPROPS commande 212
- PEPERISEDROPSTYLE, commande 1027
- PEPELOPEDISPLAY, commande 419
- PEPESYSTEMDEF, commande 461
- PEPESYSTEMDEFEDIT, commande 461
- PEPESTYLEEDIT, commande 1007
- piquage
  - ajout 289, 343
  - ajout à un tuyau 514
  - configuration de la gaine 314
  - excentré, déplacement 396
  - montée/descente 1029
  - position 394
- piquage, définition 1368
- plan
  - hautement détaillé, représentation d'affichage 228
  - non détaillé, représentation d'affichage 228
  - présentation, représentation d'affichage 228
  - représentation d'affichage 228
  - représentation d'affichage atténuée 228
  - vue, définition 1376
- plan de coupe 243
  - définition 1368
  - global, remplacement 252
  - modificateur 1110
- plan de coupe global, remplacement 252
- plan de travail 1097
  - ajout de prédéfinitions 1098
  - décalage 1099
  - définition des raccords paramétriques 1136
  - pièce à vues multiples paramétrique 1175
  - référence 1100
  - restrictions 1098
- plan de travail de référence 1100
- plan isométrique 872
- plan isométrique, poignée 906
- plan médian, modificateur d'extrusion 1107
- plan SCU, modification 198
- plan, modificateur d'extrusion 1108
- plans. *Voir* plans SCU *et* plans de travail
- plans de travail, définition 1368
- plénum, définition 1369
- plomberie
  - ajout de boucle d'extension 828
  - appareil, ajout 816
  - appareil, description 117
  - appareil, modification 829

calcul de la taille d'une canalisation  
     d'amenée 843–854  
 calcul de la taille d'une canalisation  
     sanitaire 854–865  
 configuration d'affichage 232  
 contenu, création 803  
 définition de table de débit par  
     appareil 807  
 équipement, ajout 816  
 équipement, description 117  
 équipement, modification 829  
 ligne de plomberie, calcul de la  
     pente 832  
 préférence 815  
 processus de conception 783  
 système, configuration d'étiquette et  
     d'indicateur de direction de  
     flux  
 systèmes, configuration des  
     paramètres  
 systèmes, création 816–828  
 systèmes, modification 829–843  
 table de dimensionnement de ligne  
     de plomberie 800, 809  
 PLUMBINGFITTING, commande 787  
 PLUMBINGFITTINGADD,  
     commande 827  
 PLUMBINGFITTINGADDSELECTED,  
     commande 827  
 PLUMBINGFITTINGBREAKPIPE,  
     commande 827  
 PLUMBINGFITTINGMODIFY,  
     commande 838  
 PLUMBINGFITTINGPROPS  
     commande 212  
 PLUMBINGFITTINGSTYLE,  
     commande 842  
 PLUMBINGFITTINGSTYLEEDIT,  
     commande 842  
 PLUMBINGLINE, commande 785  
 PLUMBINGLINEADD, commande 816  
 PLUMBINGLINEADDSELECTED,  
     commande 816  
 PLUMBINGLINECONVERT,  
     commande 823  
 PLUMBINGLINEINVERTELEVATION,  
     commande 840  
 PLUMBINGLINEMODIFY,  
     commande 793, 838  
 PLUMBINGLINEPROPS commande 212  
 PLUMBINGLINEREVERSEFLOW,  
     commande 839  
 PLUMBINGLINESIZE, commande 844,  
     858  
 PLUMBINGLINESIZESANITARY,  
     commande 858  
 PLUMBINGLINESIZESUPPLY,  
     commande 844  
 PLUMBINGLINESTYLE, commande 810  
 PLUMBINGLINESTYLEEDIT,  
     commande 810  
 PLUMBINGPREFERENCES,  
     commande 815  
 PLUMBINGRISEDROPSTYLE,  
     commande 155  
 PLUMBINGSYSTEMDEF, commande 804  
 PLUMBINGSYSTEMDEFEDIT,  
     commande 804  
 plusieurs choix possibles 500  
 pneumatique, définition 1369  
 poignée  
     affichage de tous les points  
         d'insertion 728  
     ajout d'un tuyau 430  
     ajout de chemin de câbles et de tube  
         IRO 706  
     ajout de conduite de plomberie 820  
     ajout de gaine 329  
     alignement 561, 679, 728  
     contrainte 203  
     déclenchement, poignée 203  
     définition 1369  
     déplacement d'une gaine 379  
     emplacement 746, 924  
     emplacement, déplacement d'un  
         tuyau 432  
     emplacement, déplacement de ligne  
         de plomberie 794  
     extension 757  
     info-bulle 202  
     ligne de plomberie, extension 796

- ligne schématique, extension 904
- mode d'édition 204
- modification d'un tuyau 432
- modification de ligne et de raccord de plomberie 793
- plomberie, rotation 795
- pour gaine, allongement 298
- pour gaine, élévation 291
- pour gaine, modification 379
- pour un tuyau, élévation 436
- pour un tuyau, extension 440
- pour un tuyau, rotation 438
- présentation 200
- quitter l'affichage de tous les points d'insertion 728
- raccord 707
- rotation 765
- rotation de composant de gaine 296
- tuyau, description 429
- poignée d'ajout
  - gaine 329
  - pour tube IRO et chemin de câbles 706
- poignée d'alignement 561, 679, 728
- poignée d'élévation
  - gaine 291
  - pour un tuyau 436
- poignée d'extension
  - schématique 904
- poignée de chasse, définition 1369
- poignées
  - modification d'étiquettes pour une gaine 402
- point de base, définition 1369
- point de placement
  - composant paramétrique 1115
  - raccord paramétrique 1158
- polyligne
  - conversion en ligne de plomberie 823
  - conversion en lignes schématiques 895
  - conversion en tuyau flexible 519
- POLYLIGNE, commande 823
- polylignes
  - conversion en gaine flexible 347
- positionnement
  - courbe, définition 1354
  - méthode, définition 1364
  - mode, définition 1365
  - onglet, définition 1367
  - préférences 105, 307, 626
  - radiateur, pièce à vues multiples 556
  - radiateurs à l'aide de données calculées 550
- positionnement automatique
  - pour gaine, description 286
  - pour la tuyauterie, description 413
  - remplacement de composant par défaut d'un tuyau 499
  - tuyauterie inclinée 418
  - utilisation de solution de routage de tuyauterie 414
- Positionnement automatique (indicateur) 1128
- positionnement contraint
  - définition 1369
  - valeur de pente, affichage 419
- positionnement non contraint,
  - définition 1369
- pouvoir isolant, définition 1369
- POWERTOTALS, commande 724
- préférence
  - création d'un routage de composant de tuyau 457
  - étiquette 815
  - indicateur de direction du flux 815
  - ligne de plomberie 815
  - modification de préférence de routage de composant de tuyau 459
  - tuyau flexible 508
  - tuyau, remplacement 499
- préférence d'étiquette 815
- préférence de positionnement
  - tuyau 475
- préférence de positionnement de tuyau 475
- préférence de positionnement du tuyau
  - ajout d'une annotation 484
  - ajout d'une isolation 516
  - configuration de la justification 487

- préférence de routage
  - changement 533
  - configuration pour un tuyau 409, 459
  - configuration, tube IRO 589
  - création 457
  - description 409
  - remplacement de composant 499
  - suppression dans le dessin 461
  - tuyau d'écoulement par gravité 409, 411
  - tuyau de pression 409, 411
  - tuyau parallèle 567
  - tuyauterie inclinée, support 409, 411
- préférence de routage de composant de tuyau
  - description 409
- préférence de routage des composants de tuyau
  - Voir aussi* préférence de routage
- préférences
  - accrochage AutoCAD MEP 116
  - annotation, chemins de câbles 622
  - annotation, tubes IRO 622
  - catalogue 106
  - composants par défaut 130
  - configuration d'un routage des composants de tuyau 409
  - configuration du positionnement de gaine 307
  - contenu 106
  - dessin 105
  - élévation 112
  - environnement de dessin 105, 117
  - gaine flexible 311
  - info-bulles 113
  - initialisation 117
  - initialisation, définition 105
  - noms de circuit 601
  - positionnement 105
  - positionnement, définition 105
  - règle de connexion 109
  - règle de présentation 109
  - sélection de composant 111
  - style
  - système électrique
  - tensions 600
  - tuyau, routage 409
- préférences d'initialisation
  - accrochage AutoCAD MEP 116
  - catalogue 106
  - contenu 106
  - élévation 112
  - préférences d'info-bulle 113
  - règle de connexion 109
  - règle de présentation 109
  - sélection de composant 111
- préférences de positionnement
  - chemin de câbles 619
  - gaine 307
  - tube IRO 619
- préférences de positionnement de gaine, configuration 307
- préférences de routage
  - création 589
  - définition 1369
  - modification de conduite 189
  - suppression du dessin 590
  - tube IRO 588
  - tube IRO (palette des propriétés) 592
  - tuyau 520
  - tuyau (palette des propriétés) 468
- préférences de sélection de composant 111
- Présentation MEP (configuration d'affichage) 232
- Présentation, onglet 101
- pression
  - descente, définition 1351
- pression du flux, définition 1369
- primitive
  - utilisation pour les modèles 1177
- primitives
  - création 1186
  - définition 1111, 1369
- processus
  - création de systèmes de radiateurs, présentation 545
  - création du réseau de tuyauterie d'un radiateur 563
  - document de construction 913

- placement de radiateurs dans un dessin 548
- processus de conception
  - plomberie 783
- profil
  - britannique (U.K.) 1345
  - composant paramétrique 1106
  - création 1317
  - Global 1340, 1345
  - métrique 1339–1340
  - radiateur (D A CH) 547
- profil utilisateur, création 1317
- profils
  - type de 1107
- programme d'activation d'objet 988
  - définition 1369
  - utilisation 987
- projet
  - calque, norme 219–220
  - établissement d'une norme 217
  - Gestion de projet global (fonction) 215
  - norme, affichage 225
  - norme, gabarit 218
  - norme, Xréf 267
  - Normes du projet (fonction) 219
- PROLONGER, commande 35
- propriété
  - accès 208
  - boîte de dialogue 208–209
  - composant 208
  - courbe d'étiquette
- propriété Afficher le symbole dans la vue en plan 1128
- propriété d'ancrage de composant 1127
- propriété d'identificateur de calque 1127
- propriété de composant
  - boîte de dialogue 208–209
  - calcul de dimensionnement des lignes de plomberie 800
  - connexion de système 210
  - débit par appareil 799
  - général 209
- propriété de courbe d'étiquette
  - cote 934
- propriété de segmentation du composant 1127
- propriété de style
  - affichage 1020
  - connexion 184, 1018
  - connexion, plomberie 813
  - général 1022
  - nettoyage de fils 1007
  - plomberie, nettoyage de lignes 1007
  - règle de conception 1007
  - règle, connexion 968
  - schématique, nettoyage de lignes 1007
  - vue 1010
- propriété, courbe d'étiquette
  - modification
    - style 933
- propriété, style
  - annotation, étiquette 927
  - courbe d'étiquette 933
  - décalage, étiquette 931
  - général 926
- propriété, style d'étiquette
  - annotation 927
  - général 926
  - option, décalage 931
- propriétés
  - contenu basé sur un style 1003
- propriétés d'affichage, définition 1369
- propriétés d'ingénierie, définition 1369
- propriétés de composant
  - ancrage 196
  - annotation de flux 387
  - appareil, correspondance 181
  - aube 398
  - détails 212
  - emplacement 213
  - épaisseur du revêtement 1358
  - flèche de renvoi 1360
  - justification/décalage 1363
  - ligne schématique,
    - correspondance 181
  - lignes de plomberie,
    - correspondance 180
  - longueur 1364
  - nom du style 1366



- pièce à vues multiples, mise en correspondance 181
  - position du piquage 394
  - raccord de tuyauterie, correspondance 180
  - raccords de plomberie, correspondance 181
  - style 210
  - symbole schématique, correspondance 181
  - système 1374
  - tuyau flexible, correspondance 179
  - propriétés de composants
    - définition 1370
  - propriétés de style
    - connexion 613
    - spécification de fil 614
  - propriétés de style de fil
    - annotation 616
    - spécifications 614
  - propriétés électriques, fiche de travail 652, 738
  - protection incendie, modification du facteur K 532
  - PSLTSCALE, variable système 921
  - publication de jeux de feuilles au format DWF 965
  - puissance totale, calcul 724
  - purge
    - objet MEP AutoCAD 987
    - système 160
  - PURGER, commande 39
- Q**
- quitter l'affichage de tous les points d'insertion (poignée) 728
- R**
- raccord
    - Voir* raccord de plomberie
    - branche 475
    - définition 1370
    - orientation de connexion 1116
    - poignée 707
    - tolérance 450
    - Voir* chemins de câbles et tubes IRO
    - Voir* raccord paramétrique
  - raccord de branche 475
  - raccord de gaine
    - ajout 336
    - ajout d'aube directrice 348
    - aube 398
    - aube, affichage 310
    - bride, affichage 310
    - création d'un raccord personnalisé 350
    - créer, personnalisé 350
    - déplacement à l'aide d'une poignée 379
    - déplacement du piquage excentré 396
    - modification 393
    - modification de la pièce personnalisée 398
    - poignée d'ajout 329
    - position du piquage 394
    - spécification des types ASHRAE 373
    - verrouillage de la taille 390
  - raccord de gaine personnalisé 350
  - raccord de plomberie
    - ajout manuel 827
    - correspondance de propriétés de composant 181
    - définition 1370
    - description 787
    - modification de l'emplacement 841
    - modification du style 842
    - modification du système 838
    - remplacement de raccord par défaut 825
    - rotation 795
    - style, description 810
    - style, spécification du nettoyage de lignes 1007
  - raccord de tube IRO
    - ajout manuel 716
    - rotation 765
  - raccord de tuyauterie
    - affichage par élévation 242
    - ajout 502

- correspondance des propriétés de composant 180
- créer, personnalisé 504
- modification 538
- modification de l'élévation 436
- modification de l'isolation 539
- rotation 438
- verrouillage de la taille 537
- raccord de tuyauterie personnalisé 504
- raccord de tuyauterie personnalisé *Voir*
  - raccord de tuyauterie *Voir*
  - raccords de tuyau 504
- raccord en Y, définition 1370
- raccord en Y, tuyauterie inclinée 418
- raccord par défaut des systèmes de plomberie 805
- raccord paramétrique
  - aperçu 1157
  - comportement à l'insertion 1158
  - connexion, ajout 1144
  - cote, ajout 1151
  - création 1133
  - définition des plans de travail 1136
  - enregistrement 1162
  - exécution du générateur de contenu 1133
  - modélisation 1136
  - modélisation paramétrique des raccords en té 1138
  - processus de création, générateur de contenu 1131
  - règle de création 1091
  - spécification de la configuration 1135
  - taille de composant, ajout 1155
  - validation 1162
- raccord rapide étanche
  - raccord en Y 1093
- raccord réducteur, définition 1370
- RACCORD, commande 35
- raccords
  - direction de joint 448
  - mâle-femelle 448
  - tolérance 474
- raccords de gaine
  - mise en correspondance des propriétés de composant 178
- raccords de plomberie
  - vues de style, définition 1011
- raccords de tube IRO
  - détails de la connexion 186
  - modification 763
- raccords de tuyauterie
  - détails de la connexion 186
- raccords femelle
  - connexion, comportement 1094
- raccords mâle-femelle
  - connexion, comportement 1094
  - direction de joint 448, 474
- raccords rapides étanches
  - définition 1370
- radiateur
  - ajout d'un robinet au radiateur 558
  - ajout de radiateur au dessin 554
  - connexion de plusieurs radiateurs aux tuyaux parallèles 569
  - connexion de radiateurs cible à des tuyaux parallèles 570
  - correction d'un échec de connexion de radiateur 571
  - création de composants personnalisés 551
  - création de tuyaux parallèles 565
  - exportation des informations de dessin 552
  - mise à jour à l'aide de données calculées 552
  - règle pour radiateur existant 552
  - routage de tuyau parallèle/ligne de base 565
  - utilisation de connexions pour l'alignement de pièces à vues multiples 561
- radier, définition 1370
- rapport sur le circuit, création 721
- rayon (concentrique ou fixe)
  - cintrage parallèle 713–714
  - palette des propriétés 594
- rayon concentrique 714
  - cintrage parallèle 713

palette des propriétés 594  
 tube IRO 714  
 rayon de cintrage  
   définition 1370  
   palette des propriétés (pour raccord de tube IRO) 592  
 rayon de courbure *Voir* rayon de cintrage  
 rayon fixe 714  
   cintrage parallèle 713–714  
   palette des propriétés 594  
 RECEPTACLEMODIFY, commande 733  
 rechargement de la base de données du projet 633  
 recherche  
   catalogue 122  
   propriété de composant 208  
 RECTANGULARDUCTCENTERLINE, commande 256  
 réduction, définition 1370  
 réductions excentriques 1093  
 référence d'entité, définition 1370  
 référence de contenus basés sur des styles 134  
 référence externe (Xréf), définition 1370  
 référence externe. *Voir* xréf  
 REFERENCEANCHORRELEASE, commande 195  
 REFERENCEANCHORSETREF, commande 193  
 réfléchi, représentation d'affichage 228  
 régénération  
   catalogue 1312  
 régénérer  
   définition 1370–1371  
   modèle MEP AutoCAD 208  
 règle  
   création de contenu de raccord paramétrique 1091  
 règle de conception, spécification pour les styles 1007  
 règle de présentation 109  
 règles  
   comportement de connexion 1094  
 règles de conception  
   définition de système 153  
 Règles de présentation MEP (onglet) 111  
 Règles de présentation MEP, onglet 109  
 régulateur d'air  
   annotation de flux 387  
   configuration pour analyse 321  
   modification des valeurs de débit d'air 388  
 régulateur d'air, définition 1371  
 régulateur, définition 1371  
 relations des fonctions géométriques. *Voir* contrainte  
 remplacement au niveau du style, application 239  
 remplacement au niveau du système, application 239  
 remplacement de préférence 499  
 remplacement de raccord de plomberie par défaut 825  
 remplacement des composants par défaut pendant le positionnement 499  
 repère  
   déplacement 750  
   inversion 750  
 repère de composant 942  
 repère, composant 941  
 repères, composant  
   ajout 942  
 représentation à l'échelle  
   ajout 923  
   modification 923  
 représentation d'affichage  
   ajout de graphique personnalisé 261  
   définition 1371  
   description 225, 228  
   modèle de chemin de câbles 1345  
   test du composant 1293  
   valeur par défaut 228  
 représentation d'affichage du modèle de chemin de câbles 1345  
 représentation graphique  
   appareil 581  
   tableau de distribution 582  
 représentations d'affichage  
   montée/descente, symboles 1029  
 réseau  
   définition 1371  
   plomberie 785

- RESEAU, commande 32
- ressources d'aide 49
  - autre 50
  - groupes de discussion 50
- résultat de calcul de dimensionnement des lignes de plomberie 800
- retour d'information 49
- retour d'information sur le produit 49
- REVERSESEGMENT, commande 205
- revêtement
  - configuration de la gaine 315
  - épaisseur, définition 1358
  - modification pour la gaine 400
- robinet
  - modélisation 1203
  - Voir aussi* piquage
- robinet d'arrosage, définition 1371
- rotation
  - définition 1371
  - raccords 594
- rotation (poignée)
  - gaine 296
- ROTATION, commande 40
- rotation, poignée 765
  - pour un tuyau 438
  - raccord de plomberie 795
- ROUNDDUCTCENTERLINE, commande 256
- routage, définition 1371
- ruban 50, 59
  - affichage 59
  - commandes, recherche 63
  - onglet contextuel 72
  - onglet statique 66
  - ressource 66
  - utilisation 60

## S

- saisie dynamique
  - activation 202
  - composant 201
  - définition 201
  - désactivation 202
  - invite de commande 201
  - présentation 200

- sanitaire, définition 1371
- SANPIPESIZINGTABLEDEF, commande 800, 809
- SCG, définition 1371
- schématique atténué, représentation d'affichage 228
- Schématique MEP (configuration d'affichage) 232
- schématique, définition 1371
- schématique, représentation d'affichage 228
- script de conversion
  - création de style d'appareil 1045
  - création de style de symbole schématique 1062
  - de styles d'appareils, définition 1372
  - définition 1045, 1062
  - modification de styles d'appareils 1048
  - modification de styles de symboles schématiques 1066
- script de conversion pour appareil. *Voir* script de conversion
- script de conversion pour symbole. *Voir* script de conversion
- SCU, problème 1090
- section rapide, définition 1372
- section, définition 1372
- SECURITYMODIFY, commande 733
- segment
  - définition 1372
  - mode, définition 1365
- segmentation
  - direction de joint (tuyau) 537
- sélection
  - composant d'un tuyau 168
  - composant de gaine 168
  - composant de plomberie 168
  - composant schématique 168
- sélection d'appareil 645
- sélection de branches raccordées
  - utilisation avec un tuyau 168
  - utilisation de ligne de plomberie 168
  - utilisation de ligne schématique 168
- sélection de la classification 997

sélection de styles d'identificateurs de calques 1085  
sélection de tableau de distribution 668  
sélection des normes de calque 1085  
sélection du style 999  
sélection rapide  
    définition 1372  
    ligne schématique 168  
    pour un tuyau 168  
Sélection rapide  
    ligne de plomberie 168  
sélectionner similaire 168  
    utilisation avec un tuyau 168  
    utilisation de ligne de plomberie 168  
    utilisation de ligne schématique 168  
service  
    branchement, définition 1350  
    déconnexion, définition 1372  
    descente, définition 1370  
    équipement, définition 1358  
    piquage, définition 1363  
    tableau de distribution, définition 1374  
SETACTIVERP, commande 457  
SETFLOW, commande 205  
SHOWCIRCUITS, commande 722  
SHOWFLOW, commande 205  
SHOWOBJECTSLIMITINGRUN, commande 846  
SLINE, commande 880  
SLINEADD, commande 880, 894  
SLINEADDSELECTED, commande 880  
SLINEPROPS, commande 896  
SLINESTYLE, commande 875  
SLINESTYLEEDIT, commande 875  
SOLAR COMPUTER Desktop 546, 549, 552  
solide en pièce à vues multiples 1247  
solution de routage pour un tuyau 414  
    aperçu du positionnement 414  
    isométrique 414  
    orbite 3D 414  
solutions de routage pour les tuyaux  
    aperçu et validation, solution 501  
    positionnement contraint 416  
SOLUTIONTIPICONSIZ, commande 968  
SOLUTIONTIPS, commande 968  
SOLUTIONTIPSTOGGLE, commande 968  
sommel  
    définition 1372  
    gaine flexible (spline) 395  
    x, définition 1372  
    y, définition 1372  
soudé bout à bout, définition 1372  
soufflage, définition 1373  
source - cible, modificateur d'extrusion 1108  
sous-type de composant 1096, 1255  
sous-type, définition 1373  
sous-types de composant modifier 764  
spécification manuelle de composant de tuyau 496  
spline  
    gaine flexible 285  
    gaine flexible, modification 395  
spline, définition 1373  
sprinkler, modification du facteur K 532  
SSYSTEMDEF, commande 874  
SSYSTEMDEFEDIT, commande 874  
standard, configuration d'affichage 232  
stockage de contenu basé sur les styles 134  
style  
    connexion 1032  
    copie entre des dessins 1024  
    définition 1373  
    emplacement de fichier 1319  
    étiquette 925  
    méthode de positionnement 596  
    montée/descente 1027  
    objet de plomberie 1007  
    objet électrique 1007  
    objet mécanique 1007  
    schématique 1007  
    suspente 1340  
    *Voir aussi* style de raccord de plomberie

*Voir aussi* styles de lignes  
     schématiques  
*Voir aussi* style de ligne de plomberie  
 style d'appareil  
     classifications 608  
     connexion 605  
     conversion en blocs 1039  
     création 1001  
     création à l'aide de blocs 1035, 1042  
     création à l'aide de  
         composants 1035  
     nettoyage des fils 604  
     règle de conception 604  
 style d'étiquette  
     définition en tant qu'objet  
         annotatif 916  
 style d'identificateur de calque  
     définition 1373  
     description 219–220  
     sélection 1085  
     spécification pour un dessin 222  
 style de connexion 153, 1032  
 style de connexion de chemin de  
     câbles 1032  
 style de connexion de tube IRO 1032  
 style de connexion électrique 1032  
 style de connexion HVAC 1032  
 style de connexion schématique 1032  
 style de connexion tuyau 1032  
 style de ligne de plomberie  
     description 810  
     propriété d'annotation 810  
     taille standard 812  
 style de ligne schématique  
     configuration 875  
     description 875  
     ID de désignation 876  
     propriétés d'annotation 877  
 style de point 1133  
 style de raccord de plomberie  
     description 810  
     sous-type 813  
     type 813  
 style de suspente, configuration 1340  
 style de tableau de distribution  
     connexion 613  
     création 1001  
     nettoyage des fils 612  
     règle de conception 612  
 style de texte 916  
 style, étiquette  
     importation 925  
     modification 925  
 style, sélection 999  
 SUPPLYPIPESIZINGTABLEDEF,  
     commande 800, 809  
 surcharge  
     vérification des circuits 720  
 surface adjacente 1373  
 surintensité, définition 1355  
 suspension  
     affichage par élévation 242  
 suspente 1340  
     ajout 1342  
     modification 1345  
 SWITCHMODIFY, commande 733  
 SYMBOL, commande 880  
 SYMBOLADD, commande 880  
 SYMBOLADDSELECTED, commande 880  
 symbole d'extrémité, définition 1373  
 symbole de cartouche, définition 1373  
 symbole de coupe, définition 1373  
 symbole de réservation, définition 1373  
 symbole et plan d'annotation 1128  
 symbole intégré, définition 1374  
 symbole isométrique  
     définition 1374  
     style, définition 1373  
 symbole sans ancrage, définition 1374  
 symbole schématique  
     ajout, mode isométrique 889  
     ajout, mode orthogonal 883  
     avec les représentations d'affichage  
         1D 1128  
     avec les représentations d'affichage  
         2D 1128  
     basé sur AutoCAD, création à l'aide de  
         blocs 1240  
     basé sur AutoCAD, création à l'aide de  
         symboles 1240  
     basé sur AutoCAD, création  
         intégrale 1238

- composant basé sur des blocs 1252
- composant paramétrique 1128
- connexion aux lignes 868
- correspondance de propriétés de composant 181
- création 1001
- création pour un composant basé sur des blocs 1269
- étiquette d'ID, affectation 883, 886
- extrémité 870
- ID d'étiquette, modification 897
- intégré 870
- mise à l'échelle avec facteur d'échelle 909
- mise à l'échelle avec poignées 911
- mise à l'échelle avec référence 910
- modification 897
- paramétrique, annotation 1242
- paramétrique, création 1233
- poignée d'emplacement 906
- poignée de plan isométrique 906
- poignée de rotation 905–906
- poignée, mode orthogonal 905
- redimensionnement, modification 909
- repositionnement à l'aide de poignées 905–906
- rotation, modification 905
- style, affectation 883, 889
- style, création à l'aide de bloc 1056
- style, création à l'aide de blocs 1059
- style, spécification du nettoyage de lignes 1007
- système, affectation 868, 883, 889
- système, modification 897
- type de géométrie 1253
- type de pièce paramétrique 1232
- types 1130
- symbole schématiques poignée d'emplacement 905
- symboles schématiques 870
  - emplacement, modification 902
  - extrémité 870
  - intégrés 870
  - vues de style, définition 1014
- SYMBOLPROPS, commande 897
- système
  - affectation pour la connexion 210
  - assignation de calque 153
  - composants mécaniques par défaut 130
  - connexion 151
  - copie 158
  - définition 151, 158, 1374
  - notes et fichiers 157
  - prédéfini 148
  - propriétés d'affichage 156
  - purge 160
  - spécification de style de montée/descente 155
  - type de système de plomberie 153
  - type de système électrique 153
  - utilisation 147, 160
  - Voir aussi* définition de système de plomberie
- système d'affichage 225
  - affichage des objets par classification 260
  - ajout de graphique personnalisé 261
  - configuration d'affichage 225
  - jeu de paramètres d'affichage 225
  - présentation 225
  - représentation d'affichage 225
  - résolution des problèmes 262
- système de filtrage par UV, définition 1374
- système de gaines
  - accrochage, description 289
  - calcul de la taille de gaines 333
  - création 319
  - modification, description 379
  - paramètres, description 282
  - procédure 276
  - vérification de la connectivité 401
- système de gaines à plusieurs étages connexion via les Xréfs 287
- système de neutralisation des acides, définition 1374
- système de tuyauterie
  - description 407
  - mannequin 1D 425
  - vérification de la connectivité 540

- système dissemblable, règles de connexion 109
- système électrique
  - définitions de système, création 597
  - dessin, création 573
  - préférences 600
- système électrique (outils d'accrochage) 584
- système schématique. *Voir* diagrammes schématiques
- système, définition
  - pour un tuyau 461
- systèmes
  - modification de conduite 189
- systèmes de câbles (outils d'accrochage) 584

## T

- table de base
  - paramètres, ajout de tailles 1304
  - stockage de données de composant 1301
- table de débit par appareil
  - définition 807
  - modification d'appareil 831
  - spécification pour les composants 831
- table de dimensionnement de canalisation d'amenée 800, 809
- table de dimensionnement de canalisation sanitaire 800, 809
- table de dimensionnement de ligne de plomberie 800, 809
- table de nomenclature
  - création de jeux de propriétés 983
  - définition 1374
  - définition des données de nomenclature 984
  - importation 986
- table des débits par appareil 843
  - spécification pour les composants 818
- table des débits par appareil, onglet 818
- tableau de contrôle, définition 1374

- tableau de distribution
  - ajout 668
  - ajout, exemple 678
  - connexion à l'aide de fils 694
  - connexion sur plusieurs dessins 635
  - copie 679
  - copie, exemple 683
  - création 1001
  - déplacement 728
  - déplacement, exemple 732
  - modification des propriétés 742
  - nom, définition 1366
  - outil 1326
  - présentation 582
  - propriétés de style de connexion 613
  - représentation graphique 582
  - style, spécification du nettoyage de fils 1007
- tableau des feuilles, ajout aux feuilles 964
- tableaux de distribution
  - mise en correspondance des propriétés de composant 177
  - vues de style, définition 1011
- tableaux des composants
  - calcul 130
  - constantes 130
  - de base 130
  - liste de constantes 130
- taille
  - ajout à une pièce à vues multiples paramétrique 1213
  - composant paramétrique 1075
  - composant paramétrique, du 1118
  - copier-coller 1121
  - définition 1374
  - spécification des connexions 1122
  - spécification des connexions tuyau 1124
- taille calculée, définition 1374
- taille de composant 127
  - ajout à une pièce à vues multiples paramétrique 1221, 1223, 1225



ajout dans l'éditeur de catalogues 1303  
ajout de raccord paramétrique 1155  
attributs de paramètre 129  
définition 1374  
types de stockage de paramètre 130

taille de composant introuvable 352

taille nominale  
définition 1374  
détails de la connexion 187  
modification de conduite 189  
tube IRO 592, 1374  
tuyau 469, 520, 533

taille personnalisée (indicateur) 1127

taille personnalisée de composant  
composant paramétrique 1126  
préférences 111

taille standard pour un style de ligne de plomberie 812

TAKEOFFCENTERLINE, commande 256

tangente, définition 1374

té  
configuration de la gaine 314  
définition 1374  
modélisation paramétrique 1138  
tuyauterie inclinée 418

température ambiante 685

tension  
configuration 600

terre, définition 1375

test  
bloc de visualisation 1294  
composant 1292  
connexion 1293  
représentation d'affichage de composant 1293  
*Voir aussi* dépannage

Tester le catalogue, option 1311

thermie, définition 1375

tige, style 1340

TOGGLEFLOW, commande 205

tolérance angulaire de mise en oeuvre 450, 474  
connexions mâle-femelle 450  
définition 1375  
détail de la connexion 188  
tolérance de raccord 474

tolérance de raccord  
tolérance angulaire de mise en oeuvre 450, 474  
tuyauterie inclinée 418

toron de raccordement, définition 1375

traçage  
aperçu du tracé 990  
configuration 990  
style de tracé 990

trait d'axe  
affichage sur les gaines 256  
définition 1375  
trait d'axe, affichage 424, 466  
tuyau 173, 414, 436, 439, 477, 487, 498, 504, 511, 514, 516, 526, 536

trait d'axe, affichage 424

trajectoire, angle 1103

trame de faux-plafond, définition 1375

transparence 141, 146

travée, définition 1375

TRAYDATA, commande 1345

TRAYDATAREGENSYSTEM, commande 1345

TRAYDATAROTATE, commande 1345

tube IRO  
affichage par élévation 242  
cintrage parallèle 594  
configuration, préférences de positionnement 626  
configuration, préférences de routage 589  
coude de tube IRO, définition 1354  
définition 1375  
définition, style de montée/descente 1027  
détails de la connexion 186  
étiquette et indicateur de direction de flux 627  
justification 173  
mise en correspondance des propriétés de composant 177  
modification de conduite 188  
palette des propriétés 590, 596  
pente 705

- préférences de routage 588
- routage parallèle 710
- spécification, cintrage parallèle 713
- taille de composant introuvable 352
- trait d'axe, affichage 466
- tube IRO cintré, définition 1375
- type de connexion 588
- tube IRO cintré, définition 1375
- tubes IRO. *Voir* chemins de câbles et tubes IRO 585
- tuyau
  - affichage 1D 421
  - affichage 2D 421
  - affichage par élévation 242
  - annotation, description 517
  - catalogue de composants,
    - description 426
  - choix du composant 496
  - configuration d'affichage 232
  - connexion, comportement 1094
  - connexion, description 444
  - connexion, mâle-femelle 448
  - définition du système 461
  - définition, style de
    - montée/descente 1027
  - description 407
  - détails de la connexion 186
  - direction de joint 448
  - égouts 419
  - gravité 409, 411, 419, 478
  - incliné 417
  - joint 450
  - justification 173
  - longueur, description 451
  - mise en correspondance des propriétés de composant 179
  - modification de conduite 188
  - Palette d'outils
    - pression 478
  - palette d'outils, gravité 478
  - paramètre de tuyau flexible 508
  - paramètre, description 457
  - poignée, description 429
  - positionnement automatique,
    - description 413
- préférence de routage,
  - description 409
- pression 409, 411, 478
- remplacement de composant par défaut 499
- système 407
- trait d'axe 173, 414, 436, 439, 477, 487, 498, 504, 511, 514, 516, 526, 536
- trait d'axe, affichage 424, 466
- type de composant 426
- type de connexion, description 446
- utilisation de la direction du flux 205
- vérification de la connectivité 540
- Voir aussi* ajout d'un tuyau
- Voir aussi* configuration d'un tuyau
- tuyau (catalogue de composants) 426
- tuyau (type de connexion) 446
- tuyau d'écoulement par gravité 409, 411, 419
- tuyau de pression 409, 411
- tuyau flexible
  - conversion à partir d'une polyligne 519
  - correspondance de propriétés de composant 179
  - dessin 508
  - détails de la connexion 186
  - méthode de positionnement par défaut 508
  - modification du
    - positionnement 539
  - motif d'annotation 508
- tuyau vertical
  - ajout 493
  - connexion 455
- tuyau, pièce de jonction
  - ajout 502
- tuyau, type de connexion 1091
- tuyau, type de connexion (similaire) 448, 1095
- tuyauterie inclinée
  - définition 417
  - direction de joint 419
  - positionnement automatique 418

- raccord en Y et té incliné 418
- tolérance de raccord 418
- tuyauterie, paramètre 457
- tuyauterie. *Voir* tuyau
- type d'occupation 818, 831
- type de composant 426, 1096, 1254
- type de connexion
  - définition 1375
  - détail de la connexion 187
  - sélection 1144
  - tube IRO 588
- type de segment de fil
  - arc 685
  - chanfrein 685
  - furet 685
  - ligne 685
  - polyligne 685
  - spline 685
- type de stockage
  - données personnalisées 1305
  - sélection dans l'éditeur de catalogues 1300
- type de systèmes
  - pour système 153
- type, définition 1375
- TypeCondition, propriété 361
- types de stockage
  - définition 1376
- types de système
  - circuit 580
  - définition 1376

## U

- utilisation
  - ancrage 190, 196
  - objet 163
  - système 147

## V

- validation
  - pièce à vues multiples
    - paramétrique 1230
  - raccord paramétrique 1162
- validité des connexions. *Voir* connexion

- vecteur de direction pour un composant
  - basé sur un bloc 1262
- vérification. *Voir* dépannage
- verrouillage
  - élévation d'un tuyau 455
  - élévation de gaine 302
  - élévation de la gaine 342
  - élévation de tube IRO 593
  - taille de gaine 390
  - taille de raccord 390
- visualiseur flottant
  - définition 1376
- Visualiseur flottant 228
- vitesse réelle, définition 1376
- voir embout femelle 1358
- volant, définition 1376
- vue
  - ajout d'une vue d'élévation 957
  - ajout d'une vue de détail 951
  - ajout d'une vue en coupe 953
  - ajout d'une vue générale 950
  - contenu basé sur un style 135
  - définition 1376
  - document de construction 949
  - propriété de style 1010
  - Voir aussi* système d'affichage
- vues orthogonales d'un contenu basé sur un style 135

## W

- WIRE, commande 583
- WIREADD, commande 685
- WIREADDSELECTED, commande 685
- WIRECONVERT, commande 695
- WIREPROPS, commande 212
- WIRESTYLE, commande 614
- WIRESTYLEEDIT, commande 614

## X

- XCLIP, commande 270
- XML, définition 1376
- xréf
  - attachement 269
  - connexion de gaines 342

- délimitation 270
- description 267
- modification de configuration
  - d'affichage 273
- rechargement 270
- superposition 269
- type, description 268

Xréf

- définition 1376

Xréf. *Voir* angle de cintrage

Xréfs

- connexion de gaines 287

## **Z**

- zone, définition 1376